




i n v e n t



hp LaserJet 3200m
stampante • fax • copiatrice • scanner

**guida
introduttiva**

**LaserJet
"tutto in uno"**



Elenco di controllo dell'installazione

Ritagliare il presente elenco di controllo e utilizzarlo man mano che si procede nella lettura di questa guida. Per ogni fase importante del procedimento di installazione è possibile controllare il proprio lavoro rispondendo alle domande contenute nell'elenco. Vedi "Utilizzo dell'elenco di controllo dell'installazione" a pagina 7 per ulteriori informazioni.

1 Che tipo di linea telefonica verrà utilizzata?(pagina 8)

- Linea dedicata** per le chiamate fax;
- Linea in condivisione** per chiamate sia vocali sia fax.

Passare a "Caratteristiche della rete e del computer" a pagina 9.

2 Quale tipo di installazione è stato scelto (pagina 9)?

- Autonoma.** Passare a "Verifica del contenuto della confezione" a pagina 12.
- Colleg. diretto.** Passare a "Se si sceglie il collegamento diretto o in rete" a pagina 10.
- Colleg. in rete.** Passare a "Se si sceglie il collegamento diretto o in rete" a pagina 10.

3 Il computer o la rete in uso corrispondono ai requisiti (pagina 11)?

- Si.** Passare a "Verifica del contenuto della confezione" a pagina 12.
- No.** Decidere se si desidera aggiornare il computer, la rete o il server di stampa HP JetDirect per l'uso con un computer diverso o aggiornare l'installazione. Una volta pronti, passare alla sezione "Verifica del contenuto della confezione" a pagina 12 .

4 La confezione contiene tutti gli elementi (pagina 13)?

- Si.** Passare a "Registrazione delle informazioni importanti" a pagina 13.
- No.** Eseguire le seguenti operazioni:
 - Contattare il rivenditore e richiedere la consegna della parte mancante.

- Tenere a portata di mano le seguenti informazioni: il numero di serie del prodotto e il numero del modello (presenti sulla parte posteriore del prodotto), il componente mancante e la data di acquisto. Chiamare il servizio clienti HP al numero +39 02 264 10350 in Italia o +41 (0)848 80 11 11 in Svizzera.

5 La cartuccia toner e i supporti sono stati installati correttamente? I supporti da stampare sono stati caricati nel cassetto di alimentazione carta (pagina 21)?

- Si.** Passare a "Collegamento" a pagina 22.
- No.** Ritornare alle pagine 18, 20 e 21.

6 Dopo aver collegato il cavo di alimentazione e acceso la periferica con l'interruttore su "on," il messaggio PRONTA appare sul pannello di controllo (pagina 27)?

- Si.** Passare a "Verifica dell'hardware" a pagina 28.
- No.** Consultare il capitolo 3 "Risoluzione dei problemi di installazione," a pagina 53.

7 È stato possibile stampare ed eseguire la copia della pagina di prova (pagina 28)?

- Si.** Passare a "Completamento dell'installazione" a pagina 29.
- No.** Riprovare a stampare e a copiare la pagina assicurandosi di premere COPIA (non FAX/INVIO che potrebbe provare ad inviare la pagina come fax). Se dopo aver riprovato non si riesce comunque a stampare e copiare la pagina di prova, consultare "Servizio clienti HP" a pagina 58.

Per installazioni dirette o in rete

- 8** La pagina di prova è stata stampata (pagina 39 per l'installazione diretta o pagina 43 per l'installazione in rete)?
- **Sì.** L'installazione del software nonché le impostazioni necessarie sono state completate. Passare a "Completamento dell'installazione del software" (a pagina 43 per le installazioni dirette, o a pagina 43 per le installazioni in rete).
 - **No.** Effettuare le seguenti operazioni:
 - Consultare il capitolo 3, "Risoluzione dei problemi di installazione," a pagina 53 per trovare soluzioni adatte ai problemi riportati nei messaggi e ai problemi di installazione.
 - Se la lettura di questo capitolo non contribuisce a risolvere il problema, consultare "Servizio clienti HP" a pagina 58.
- 9** Il documento è stato stampato (pagina 43)?
- **Sì.** Il nuovo dispositivo funziona correttamente con il computer.
 - Se è stata completata un'installazione con collegamento diretto e si desidera che altri computer della rete utilizzino il prodotto per la stampa, consultare "Condivisione del prodotto (solo per la stampa)" a pagina 44. (Se non si desidera condividere il prodotto, l'installazione può considerarsi conclusa. Passare al capitolo 4, "L'installazione è ora completa. . .," a pagina 57).
 - Se è stata completata un'installazione in rete, passare al capitolo 4, "L'installazione è ora completa. . .," a pagina 57.
 - **No.** Effettuare le seguenti operazioni:
 - Consultare il capitolo 3, "Risoluzione dei problemi di installazione," a pagina 53 per trovare soluzioni adatte ai problemi riportati nei messaggi e ai problemi di installazione.

- Se la lettura di questo capitolo non contribuisce a risolvere il problema, consultare "Servizio clienti HP" a pagina 58.

Per le installazioni autonome:

- 10** Dopo aver impostato la data e l'ora, il pannello di controllo riporta PRONTA seguito dalla data e dall'ora impostate (pagina 46)?
- **Sì.** Passare a "Per impostare l'intestazione dei fax" a pagina 47.
 - **No.** Effettuare le seguenti operazioni:
 - Se il pannello di controllo non riporta PRONTA o non riporta l'ora e la data corrette ripetere le operazioni contenute in "Per impostare la data e l'ora".
 - Se il pannello di controllo segnala un errore, vedere il capitolo "Risoluzione dei problemi di installazione," a pagina 53.
- Quando il pannello di controllo riporta PRONTA, seguito dall'ora e dalla data corrette, passare a "Per impostare l'intestazione dei fax" a pagina 47.
- 11** Il display del pannello di controllo riporta la modalità di risposta scelta (pagina 49)?
- **Sì.** Se si dispone di un servizio di suoneria differenziata passare ad "Abilitazione del tipo di squillo" a pagina 50, se invece non si dispone di tale servizio passare a "Per stampare un rapporto di configurazione" a pagina 51.
 - **No.** Provare a impostare di nuovo la modalità di risposta.
- 12** Le impostazioni inserite sono corrette?
- **Sì.** Le impostazioni richieste sono complete. Passare al capitolo 4, "L'installazione è ora completa. . .".
 - **No.** Consultare "Servizio clienti HP" a pagina 58.

HP LaserJet 3200M

Guida introduttiva _____

Informazioni sul copyright

© 2001 Hewlett-Packard Company

Tutti i diritti riservati.

La riproduzione, gli adattamenti o la traduzione senza il previo permesso scritto sono proibiti ad eccezione dei casi previsti dalle leggi sul copyright.

Numero parte C7055-90906
Prima edizione, febbraio 2001

Garanzia

Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifiche senza preavviso.

Hewlett-Packard non garantisce in alcun modo tali informazioni. HEWLETT-PACKARD SPECIFICAMENTE NON RICONOSCE LA GARANZIA IMPLICITA DI COMMERCIALIZZABILITÀ E ADEGUATEZZA A UN DETERMINATO SCOPO.

Hewlett-Packard non è responsabile per danni diretti, indiretti, accidentali, conseguenti o di altro tipo adottati in relazione alla fornitura o all'uso di tali informazioni.

NOTA PER GLI UTENTI GOVERNATIVI DEGLI STATI UNITI D'AMERICA: SOFTWARE COMMERCIALE PER COMPUTER CON DIRITTI LIMITATI: l'uso, la duplicazione o la divulgazione da parte del Governo sono soggetti a limitazioni come stabilito dal comma (c)(1)(ii) del documento Rights in Technical Data Clause DFARS 52.227-7013.

Hewlett-Packard Company
11311 Chinden Boulevard
Boise, Idaho 83714 U.S.A.

Marchi commerciali

Microsoft Windows e MS-DOS sono marchi di fabbrica registrati negli Stati Uniti di Microsoft Corporation.

ENERGY STAR è un marchio di servizio registrato negli Stati Uniti di U.S. EPA.

Tutti gli altri prodotti citati sono marchi registrati dei rispettivi proprietari.

Questo prodotto può essere utilizzato solamente nei seguenti paesi: Italia e Svizzera.

Le leggi nazionali possono vietare l'uso del prodotto al di fuori del paese specificato. È severamente vietato dalla legge della maggior parte dei paesi collegare apparecchiature per telecomunicazioni non omologate (macchine fax) alle reti telefoniche pubbliche.



Informazioni sulla sicurezza ATTENZIONE! Potenziali rischi di scosse elettriche

Adottare sempre le precauzioni di sicurezza fondamentali durante l'uso di questo prodotto, allo scopo di ridurre i rischi di incidenti derivanti da incendi o scosse elettriche.

- 1 Leggere attentamente tutte le istruzioni presenti nella Guida utente.
- 2 Osservare tutte le istruzioni e gli avvisi riportati su HP LaserJet 3200.

- 3 Per collegare HP LaserJet 3200M all'alimentazione, utilizzare solo una presa elettrica con messa a terra. In caso di dubbio, rivolgersi a un elettricista qualificato.
- 4 Non toccare i contatti posti alle estremità del cavo telefonico o le prese collocate sulla periferica HP LaserJet 3200M. Sostituire immediatamente i cavi danneggiati.
- 5 Non installare mai i cavi telefonici durante un temporale.
- 6 Scollegare il prodotto dalle prese a muro e dai connettori telefonici prima di procedere alla pulizia.
- 7 Non installare o utilizzare il prodotto in presenza di umidità o quando si è bagnati.
- 8 Installare il prodotto su un ripiano stabile.
- 9 Installare il prodotto in un punto protetto nel quale nessuno possa calpestare o inciampare nel cavo telefonico.
- 10 Se il prodotto non funziona correttamente, consultare la guida utente in linea.
- 11 Rivolgersi al personale qualificato per l'assistenza tecnica.

Le informazioni concernenti i requisiti della Classe B FCC, delle Parti 15 e 68 sono disponibili nella *Guida utente*.

Sommario

1 Introduzione

Requisiti per l'impostazione	8
Caratteristiche della linea telefonica	8
Caratteristiche della rete e del computer	9
Verifica del contenuto della confezione	12
Registrazione delle informazioni importanti	13
Panoramica sull'hardware	14

2 Installazione

Impostazione dell'hardware	18
Toner	18
Supporti	20
Carta/supporti di stampa	21
Collegamento	22
Collegamento alla linea telefonica	22
Collegamento di periferiche aggiuntive	24
Collegamenti elettrici e verifica	27
Collegamento dell'alimentazione	27
Verifica dell'hardware	28
Completamento dell'installazione	29
Installazione con collegamento diretto (cavo USB)	30
Installazione con collegamento diretto (cavo parallelo)	34
Installazione in rete	40
Installazione autonoma (nessun computer collegato)	45

3 Risoluzione dei problemi di installazione

4 L'installazione è ora completa. . .

Utilizzo di HP LaserJet 3200M	57
Servizio clienti HP	58
In linea	58
E-mail	58
Forum per gli utenti	58
Servizio abbonamenti	59
Per telefono	59
Dichiarazione di garanzia	60
Dichiarazione di garanzia limitata Hewlett-Packard	60
Dichiarazione di conformità	62
Garanzia limitata per la durata della cartuccia toner	63
Normative FCC	64
Altre normative	64

1

Introduzione

Grazie per aver acquistato HP LaserJet 3200M, un potente strumento in grado di eseguire le funzioni di più macchine per ufficio. È possibile utilizzare questa periferica per stampare, inviare e ricevere fax, eseguire copie e scansioni. Eseguendo più operazioni alla volta è possibile aumentare la produttività.

Utilizzare questa guida per:

- controllare la linea telefonica e le caratteristiche richieste per il computer;
- verificare il contenuto della confezione;
- impostare l'hardware;
- collegare il prodotto alla linea telefonica e ad altri dispositivi, come segreterie telefoniche e computer;
- verificare che il prodotto sia stato installato correttamente.

Utilizzo dell'elenco di controllo dell'installazione

Durante il procedimento di installazione il sistema chiederà diverse volte di eseguire un

Controllo

Quando si incontra un messaggio del tipo “Controllo”, consultare l'elenco di controllo dell'installazione nelle prime pagine di questa guida. Si tratta di un elenco di operazioni di controllo che consentono di installare il prodotto passo dopo passo con istruzioni dettagliate sulle operazioni successive da effettuare.

Requisiti per l'impostazione

Caratteristiche della linea telefonica

Collegare HP LaserJet 3200M alla linea telefonica utilizzando una delle seguenti soluzioni:

- una **linea dedicata** per le chiamate fax;
- una **linea in condivisione** per chiamate sia vocali sia fax.

Nella maggior parte dei casi, è possibile scegliere una delle due opzioni. Tuttavia il prodotto funziona solo con linee telefoniche di tipo **analogico** e non digitale (le linee telefoniche analogiche sono molto diffuse) quindi alcune funzioni di telefonia, come le chiamate in attesa o le caselle vocali, possono provocare un cattivo funzionamento del prodotto.

HP consiglia l'utilizzo di una seconda linea telefonica dedicata per le chiamate fax nel caso in cui il sistema telefonico in uso sia dotato di segreterie telefoniche o caselle vocali. Consultare la propria compagnia telefonica per aggiungere una seconda linea.

AVVERTENZA

Se la macchina deve essere installata in una zona soggetta a frequenti disturbi della rete elettrica, interruzioni o cali di tensione ripetuti, si consiglia di acquistare l'apposita protezione per la linea telefonica, disponibile in molti negozi di elettronica o computer. Sovraccarichi elettrici e interruzioni dell'alimentazione possono danneggiare HP LaserJet 3200.

Controllo n° 1

Che tipo di linea telefonica verrà utilizzata?

Caratteristiche della rete e del computer

È possibile scegliere fra tre tipi di installazione, ognuna con caratteristiche di rete e dispositivi diversi:

- **collegamento diretto** a un computer;
- **collegamento in rete** con un server di stampa HP JetDirect;
- **autonoma**, per utilizzare il prodotto come copiatrice o fax non collegato né a una rete, né a un computer.

La tabella che segue riporta le funzioni disponibili e i tipi di installazione con i quali il prodotto funziona correttamente.

Funzione	Diretto	Rete	Autonoma
Invio e ricezione di fax utilizzando il pannello di controllo	X	X	X
Copia utilizzando il pannello di controllo	X	X	X
Accesso alle opzioni di impostazione, fax e copia dal pannello di controllo, dai tasti di selezione rapida e dai codici di gruppo di selezione.	X	X	X
Stampa dal computer	X	X	
Accesso alle rubriche fax PC	X	X	
Scansione a colori dalla periferica al computer	X	X	
Trasmissione via fax di documenti elettronici dal computer (fax PC)	X	X	
Software di riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) per la conversione delle immagini sottoposte a scansione in documenti di testo modificabili	X	X	
Funzioni di copia speciali, come la fascicolatura di documenti di notevoli dimensioni.	X	X	
Accesso rapido mediante il software alle opzioni di impostazione, alle opzioni fax e all'impostazione dei tasti e dei codici di selezione rapida	X	X	

Nota

Quando il computer si trova in modalità di collegamento diretto sulla rete locale, il prodotto può essere **condiviso** con altri computer della rete. Gli utilizzatori di computer in condivisione possono inviare la stampa solo dai propri computer alla stampante.

Controllo n° 2

Quale tipo di installazione è stato scelto?

Se è stata scelta l'installazione autonoma:

Non sono richiesti requisiti particolari per il computer o la rete, saltare le pagine seguenti di questa sezione e passare a “Verifica del contenuto della confezione” a pagina 12.

Se si sceglie il collegamento diretto o in rete

Tutti i computer che utilizzeranno il software HP LaserJet 3200 devono possedere le seguenti caratteristiche minime:

- computer compatibile PC dotato delle seguenti caratteristiche:
 - processore 486 a 33 MHz o superiore (Pentium a 90 MHz o processore per Microsoft Windows NT 4.0 o Windows 2000);
 - sistemi operativi Windows 95, 98 o 2000, Millenium Edition oppure NT 4.0;
 - 32 MB di RAM per Windows 95 e 98 o 64 MB di RAM o più per Windows 2000, Millenium Edition o NT 4.0;
 - almeno 175 MB di spazio disponibile su disco rigido.
- I computer Macintosh (processore PC Power) come iMac, Power Macintosh G3 o Power Macintosh g4 devono avere le seguenti caratteristiche:
 - Mac OS 8.6 o 9.0;
 - 32 MB di RAM o più;
 - 20 MB o più di spazio su disco rigido.

Nota

Per collegamenti diretti ad un computer Macintosh, quest'ultimo deve essere dotato di porta USB; i collegamenti con cavi paralleli non sono supportati.

Per collegamenti diretti a un computer Windows, quest'ultimo deve essere dotato di porta USB oppure di una porta dedicata bidirezionale IEEE-1284 o, in alternativa, di una porta parallela conforme agli standard ECP. Se la porta parallela viene utilizzata da un altro dispositivo, come una periferica esterna per la memorizzazione di dati, tale dispositivo deve essere scollegato.

Se si sceglie il collegamento in rete

Oltre ai requisiti sopra elencati, che devono essere posseduti da tutti i computer della rete, è necessario disporre di quanto segue:

- Una rete installata che utilizzi il protocollo TCP/IP o il protocollo di rete IPX/SPX.
- Un cavo adatto al tipo di collegamento in rete. Il cavo viene utilizzato per collegare il server di stampa a una presa di rete e non è compreso con il prodotto. In caso di dubbi sul tipo di cavo necessario, rivolgersi all'installatore della rete.
- Un server di stampa HP JetDirect (non compreso). La scelta del server di stampa dipende dal tipo di connessione di rete e dal numero di dispositivi da collegare al sistema.
 - **HP JetDirect 70X (J4155A)** per una rete PNA domestica.
 - **HP JetDirect 170X (J3258B – J3258A non è supportato)** per una connessione di rete 10Base-T, se è necessario solamente collegare il prodotto al server di stampa.
 - **HP JetDirect 300X (J3263) con revisione firmware H.08.00 o successiva*** per una connessione di rete 10Base-T o 10/100Base-TX, se è necessario solamente collegare il prodotto al server di stampa.
 - **HP JetDirect 500X (J3265) con revisione firmware J.08.00 o successiva*** per una connessione di rete BNC, 10Base-T o 10/100Base-TX, se è necessario collegare al server di stampa il prodotto e un massimo di altre due periferiche.
 - **HP JetDirect 500X (J3264) con revisione firmware J.08.00 o successiva*** per una connessione di rete di tipo Token Ring. È possibile collegare al server di stampa il prodotto e un massimo di altre due periferiche.

* È possibile controllare il numero di revisione firmware stampando la pagina di configurazione del server di stampa. Le istruzioni per la stampa della pagina di configurazione sono riportate in questa guida.


Nota

HP sconsiglia di utilizzare server di stampa HP JetDirect di versioni precedenti rispetto a quelli elencati sopra.

Controllo n° 3

Il computer o la rete in uso corrispondono ai requisiti?

Verifica del contenuto della confezione



Aprire la confezione e verificare che contenga i seguenti elementi:

- 1 HP LaserJet 3200M
- 2 Quattro supporti per la carta
- 3 Cavo parallelo IEEE-1284 compatibile, con un connettore "C"
- 4 Cavo di alimentazione
- 5 Cavo telefonico
- 6 Software e manuali su CD-ROM
- 7 Cavo USB
- 8 Cartuccia toner
- 9 Rivestimento per il pannello di controllo con comandi nella lingua prescelta

Conservare lo scatolone ed il materiale di imballaggio in caso si debba spostare il prodotto o rispedito in futuro.

Controllo n° 4

La confezione contiene tutti gli elementi?

Registrazione delle informazioni importanti

Scrivere il modello e il numero di serie situati nella parte posteriore del prodotto, oltre alla data di acquisto riportata sulla parte interna della copertina di questa guida. Il servizio Clienti HP richiederà queste informazioni in caso di chiamata per sottoporre problemi o domande.


Conservare la ricevuta di acquisto o la fattura e applicarla all'interno della copertina di questo volume con punti metallici o nastro adesivo.

Una volta pronti, passare alla sezione "Panoramica sull'hardware" a pagina 14.


Panoramica sull'hardware

Collocare il prodotto su una superficie solida e piana, in un ambiente ventilato che abbia le seguenti caratteristiche:


- temperatura: da 15° a 32,5° Celsius (da 59° a 90,5° Fahrenheit);
- umidità: dal 10 all'80% di umidità relativa (assenza di condensazione);
- installare lontano da fonti di luce diretta, di calore o fumi di ammoniaca;
- lasciare sufficiente spazio intorno al prodotto in modo da consentire un accesso agevole oltre che una ventilazione adeguata. Vedere la figura riportata qui sotto:



Ora, identificare le varie parti illustrate nella presente panoramica.



- 1 Sportello del percorso di uscita carta frontale
- 2 Fessura di uscita dei documenti
- 3 Pannello di controllo/sportello di uscita carta
- 4 Sportello della stampante
- 5 Chiavistello di rilascio dello sportello della stampante



- 6** Vassoio di alimentazione dei documenti
- 7** Scomparto di uscita carta
- 8** Cassetto di alimentazione per fogli singoli
- 9** Cassetto di alimentazione carta
- 10** Guide per la carta
- 11** Leva per supporti speciali

Quando si riesce a identificare facilmente le parti passare al Capitolo 2, Installazione.

2 Installazione

HP L'installazione della periferica LaserJet 3200M richiede l'esecuzione della seguente procedura, che può variare a seconda del tipo di installazione prescelta:

Collegamento diretto a un computer;

1	Impostazione dell'hardware
2	Impostazione dei collegamenti telefonici, con connessione opzionale di altri dispositivi di telefonia
3	Collegamento dell'alimentazione
4	Collegamento del prodotto al computer
5	Installazione del software




Collegamento in rete

1	Impostazione dell'hardware
2	Impostazione dei collegamenti telefonici, con connessione opzionale di altri dispositivi di telefonia
3	Collegamento dell'alimentazione
4	Collegamento del prodotto a un server di stampa HP JetDirect
5	Installazione del software

Autonoma

1	Impostazione dell'hardware
2	Impostazione dei collegamenti telefonici, con connessione opzionale di altri dispositivi di telefonia
3	Collegamento dell'alimentazione
4	Impostazione di data, ora, intestazione del fax e altre voci richieste dal prodotto.

Impostazione dell'hardware



Toner

HP consiglia di utilizzare sempre cartucce toner HP, appositamente progettate per funzionare con questo tipo di prodotto e per fornire qualità e affidabilità ottimali.


AVVERTENZA

Per evitare che la cartuccia toner si danneggi, non esporla alla luce per più di qualche minuto.


Per installare la cartuccia toner

- 1 Utilizzare gli appositi chiavistelli di rilascio per aprire lo sportello della stampante.
- 2 Agitare la cartuccia più volte da un lato all'altro (circa due volte al secondo) in modo da distribuire il toner uniformemente.
- 3 Afferrare l'estremità del nastro sigillante sul lato della cartuccia e tirarlo per rimuoverlo completamente (la sua lunghezza è doppia rispetto a quella della cartuccia).

4








5



- 4 Tenere la cartuccia per la maniglia e, con le frecce rivolte verso il prodotto, spingerla nelle scanalature nere all'interno del prodotto. Far ruotare la cartuccia fino a portarla in posizione e chiudere lo sportello della stampante.
- 5 Chiudere lo sportello del percorso di uscita carta frontale.

Nota

Se il toner viene versato accidentalmente sugli abiti, toglierlo con un panno asciutto, quindi lavare in acqua fredda. L'acqua calda e il calore eventualmente impiegato per l'asciugatura favoriscono la penetrazione del toner nella stoffa.






Supporti

È necessario installare quattro supporti per sorreggere i documenti in entrata e in uscita dal prodotto.

Per installare i supporti

- 1 Individuare i quattro supporti:
 - a supporto per l'entrata della carta
 - b supporto carta in uscita
 - c supporto per l'alimentatore dei documenti
 - d supporto per l'uscita dei documenti.
- 2 Inserire il supporto per l'entrata della carta nella scanalatura presente nel cassetto di alimentazione carta.
- 3 Inserire il supporto per l'uscita della carta nella scanalatura dello scomparto di uscita.
- 4 Inserire il supporto per l'alimentatore dei documenti nelle scanalature presenti nella parte posteriore del vassoio di alimentazione dei documenti.
- 5 Premere le estremità del supporto per l'uscita dei documenti, inserirlo nei fori situati accanto alla fessura di uscita dei documenti, quindi rilasciare il supporto.



Carta/supporti di stampa

Nello cassetto di alimentazione carta è possibile inserire fino a 125 fogli da 75 g/m² (20 libbre). Il prodotto utilizza supporti di stampa, prelevati dal cassetto di alimentazione carta o dal vassoio di alimentazione per fogli singoli, per stampare, copiare o riprodurre i fax ricevuti.

Per caricare il cassetto di alimentazione carta

- 1 Regolare le guide di inserimento della carta a seconda delle dimensioni del supporto che si desidera caricare.
- 2 Inserire fino a 125 fogli nel cassetto di alimentazione carta. Non caricare troppa carta.

Nota

Quando si aggiunge carta al cassetto di alimentazione, togliere sempre la carta già presente al suo interno e riallinearla con la carta nuova, in modo da ridurre i prelievi di più fogli alla volta e gli inceppamenti.

- 3 Regolare le guide per farle aderire ai bordi della risma.

Controllo n° 5

La cartuccia toner e i supporti sono stati installati correttamente? I supporti da stampare sono stati caricati nel cassetto di alimentazione carta?

Collegamento

Durante il collegamento del prodotto è necessario effettuare alcune scelte, che dipendono dalle preferenze personali, dai servizi telefonici attivati oppure dalle attrezzature di cui si dispone.




Il primo passo consiste nel collegamento del prodotto alla linea telefonica.

Collegamento alla linea telefonica

Affinché il prodotto possa inviare correttamente i fax, è necessario che sia il primo dispositivo collegato alla presa telefonica.

Nota

Se non si dispone di una presa telefonica RJ11, né di un adattatore RJ11, occorre acquistarne uno per convertire la normale presa in una presa RJ11.



Per collegare il prodotto alla linea telefonica

- 1 Se nella presa telefonica a muro è inserito un cavo, scollegarlo e metterlo da parte.
- 2 Collegare un'estremità del cavo telefonico presente nella confezione del prodotto all'apposita presa sul retro della stampante.
- 3 Inserire l'altra estremità nella presa telefonica. Se la presa non risultasse compatibile, vedere la nota a pagina 22.

Dopo aver collegato il cavo telefonico passare a pagina 24 oppure a pagina 27 a seconda che si desideri:

- collegare altre periferiche, come il telefono (“Collegamento di periferiche aggiuntive” a pagina 24)
- non collegare altre periferiche (“Collegamenti elettrici e verifica” a pagina 27)

Collegamento di periferiche aggiuntive

Si possono collegare fino a tre periferiche aggiuntive alla linea telefonica, a seconda dell'impostazione della stessa:

- un telefono
- una segreteria telefonica
- un modem esterno o interno di un computer

Nota

Se il computer dispone di un modem esterno o interno, utilizzato per inviare e ricevere messaggi e-mail, per il collegamento a Internet o per la comunicazione con altri computer, è necessario che tale modem sia collegato alla linea telefonica. Il prodotto da solo non può fungere da modem per questi scopi.

Linea fax dedicata




Se il prodotto è stato collegato a una presa telefonica con una linea esclusiva per il fax:

- è possibile collegare un modem se si desidera utilizzare la linea fax per e-mail o per accedere a Internet, sebbene non si possano inviare o ricevere fax mentre la linea viene utilizzata per questi scopi;
- è possibile collegare un telefono aggiuntivo se si desidera effettuare chiamate in uscita sulla linea fax;
- non è possibile collegare segreterie telefoniche o caselle vocali del computer. Se si utilizza una casella vocale del computer, è necessario collegare il modem del computer, interno o esterno, alla linea vocale dedicata. Quindi utilizzare la linea vocale dedicata per i collegamenti Internet o l'invio di messaggi e-mail.

Linea in condivisione

Se il prodotto è stato collegato a una presa telefonica con una linea utilizzata sia per il fax sia per le chiamate vocali, o se si dispone di una linea telefonica con due numeri e diversi tipi di squilli:

- è possibile collegare le periferiche sopra citate alla linea telefonica;
- alcune di queste periferiche possono essere collegate a un'altra presa telefonica per la linea, se esistente, ma se si desidera collegare una segreteria telefonica o una casella vocale, è necessario collegare tale periferica alla stessa presa utilizzata per il prodotto.



Per preparare il prodotto all'installazione di periferiche aggiuntive

- 1 Scollegare tutte le periferiche da collegare dalle sorgenti di alimentazione.
- 2 Togliere l'inserito in plastica dalla presa contrassegnata con "phone" nella parte posteriore del prodotto.


Per collegare periferiche aggiuntive

Collegare le periferiche seguendo l'ordine sotto riportato. Se non si desidera collegare una periferica, passare direttamente a quella successiva.

- 3 Il prodotto è già collegato alla presa telefonica.
- 4 Per collegare il modem interno al computer, inserire il cavo telefonico del computer nell'apposita presa "phone" del prodotto.

Nota

Alcuni computer hanno una seconda presa per la linea telefonica per collegare il computer a una linea vocale dedicata. Se si dispone di due prese, controllare la documentazione del computer per assicurarsi di utilizzare la presa corretta per la linea telefonica.





- 5** Per collegare un modem esterno, inserire il cavo telefonico del modem nell'apposita presa "phone" del prodotto (oppure del modem interno).
- 6** Per collegare un apparecchio di segreteria telefonica, inserire il cavo telefonico dell'apparecchio nell'apposita presa "phone" del prodotto o dell'ultima periferica collegata.
- 7** Per collegare un telefono, inserire il cavo telefonico nella presa contrassegnata con "phone" nella parte posteriore del prodotto o dell'ultima periferica collegata.
- 8** Una volta terminato il collegamento di periferiche aggiuntive, ricollegare le periferiche alle rispettive prese di corrente.

Collegamenti elettrici e verifica

Collegamento dell'alimentazione

Assicurarsi che l'interruttore di accensione sia in posizione "off" prima di collegare il cavo di alimentazione.



Per collegare il prodotto alla corrente elettrica cavo

AVVERTENZA

Utilizzare il cavo di alimentazione presente nella confezione del prodotto. L'uso di un cavo diverso potrebbe danneggiare il prodotto.

- 1 Collegare il cavo di alimentazione al connettore nella parte posteriore di HP LaserJet 3200.
- 2 Collegare l'altra estremità del cavo a una presa multipla oppure a una presa a muro dotate di messa a terra.
- 3 Riportare l'interruttore in posizione "on".

Dopo il completamento delle operazioni descritte al punto 3, il prodotto inizierà ad effettuare un test di autodiagnosi.

Nota




Se si collega il prodotto a una presa multipla dotata di interruttore on/off, assicurarsi che l'interruttore rimanga sempre acceso. Senza corrente il prodotto non è in grado di ricevere fax.

Controllo n° 6

Dopo aver collegato il cavo di alimentazione, il display del pannello di controllo riporta il messaggio PRONTA?

Verifica dell'hardware

Dopo aver collegato il cavo di alimentazione, dovrebbe essere possibile stampare una pagina di prova ed eseguirne una copia. Questo test assicura che l'hardware funzioni correttamente.



Per verificare l'hardware

- 1 Dal pannello di controllo del prodotto premere **10** sul tastierino numerico per stampare la pagina di prova.

Nota

In un secondo tempo sarà comunque possibile configurare il tasto di selezione rapida #10 come tasto di selezione individuale o di gruppo di selezione. Consultare la guida in linea per l'utente per ulteriori informazioni sulla configurazione dei tasti di selezione rapida.

- 2 Regolare le guide del cassetto di alimentazione dei documenti in base alle dimensioni della pagina di prova.
- 3 Posizionare la pagina di prova con la parte alta rivolta verso il basso nel cassetto di alimentazione dei documenti e verificare che il display del pannello di controllo riporti il messaggio `DOCUMENTO CARICATO`.
- 4 Premere il tasto **COPIA** del pannello di controllo del prodotto.

La macchina effettuerà una copia della pagina di prova e il pannello di controllo ritornerà a **PRONTA**.

Controllo n° 7

È stato possibile stampare ed eseguire la copia della pagina di prova?

Completamento dell'installazione

Rivedere l'elenco di controllo (domanda 2) per verificare il tipo di installazione scelto prima dell'impostazione del prodotto. Si possono effettuare tre tipi di installazione:

- **collegamento diretto** a un computer;
- **collegamento in rete** con un server di stampa HP JetDirect;
- **autonoma**, per utilizzare il prodotto come copiatrice o fax non collegato né a una rete né a un computer.

Ora che l'hardware è installato, è possibile collegarlo alla rete o, in caso di installazione autonoma, preparare la macchina per l'invio e la ricezione di fax.

Se si sceglie . . .	passare a . . .
L'installazione con collegamento diretto e si desidera utilizzare un cavo USB	"Installazione con collegamento diretto (cavo USB)" a pagina 30
L'installazione con collegamento diretto e si desidera utilizzare un cavo parallelo	"Installazione con collegamento diretto (cavo parallelo)" a pagina 34
L'installazione in rete	"Installazione in rete" a pagina 40
L'installazione autonoma	"Installazione autonoma (nessun computer collegato)" a pagina 45


Installazione con collegamento diretto (cavo USB)

Se si utilizza un computer Macintosh o un sistema operativo Windows 98, Millennium Edition oppure Windows 2000, è possibile collegare la periferica al computer mediante il cavo USB fornito con il prodotto.


Nota

Se per collegare il prodotto si desidera utilizzare un cavo parallelo, passare a “Per collegare il prodotto a un computer utilizzando un cavo parallelo” a pagina 34. I collegamenti paralleli non sono supportati dai computer Macintosh.

2



3



Per collegare il prodotto a un computer utilizzando un cavo USB

Nota

Windows 95 e Windows NT 4.0 non supportano i collegamenti con cavi USB.

- 1 Chiudere tutti i programmi aperti.
- 2 Inserire un'estremità del cavo USB nell'apposita porta del prodotto.
- 3 Inserire l'altra estremità del cavo nella porta USB del computer.

Nota

Con i sistemi operativi Windows, al termine delle operazioni descritte al punto 3, dovrebbe apparire sullo schermo la finestra “Installazione guidata Nuovo hardware”.

- 4 Secondo il sistema operativo in uso, eseguire le seguenti operazioni:
 - per Windows 98, eseguire le operazioni da **a** a **f** a pagina 31.
 - per Windows Millennium Edition eseguire le operazioni da **g** a **k** a pagina 31.
 - per Windows 2000, eseguire le operazioni da **l** a **r** a pagina 32.
 - per i sistemi operativi Macintosh, eseguire le operazioni da **s** a **z** a pagina 33.

Per installare il software per Windows 98 (collegamento diretto con cavo USB)

- a Nella finestra "Installazione guidata Nuovo hardware" fare clic su **Avanti** >.
 - b Selezionare **Cerca il miglior driver per la periferica. (scelta consigliata)** quindi fare clic su **Avanti** >.
 - c Fare clic sulle caselle in modo che la casella **Specificare un percorso:** sia selezionata (e **non** siano selezionate le caselle vicino a **Unità floppy** e **Unità CD-ROM**).
 - d In **Specificare un percorso:**, digitare `Z : / 98me_usb` (dove Z indica l'unità CD-ROM).
 - e Inserire il CD-ROM contenente il software del prodotto nell'unità apposita e fare clic su **Avanti**>.
 - f Passare al punto **5** a pagina 32.
-

Per installare il software per Windows Millenium Edition (collegamento diretto con cavo USB)

- g Nella finestra "Installazione guidata nuovo hardware" selezionare **Specificare un percorso per il driver (utente avanzato)** quindi fare clic su **Avanti**>.
 - h Selezionare **Cerca il miglior driver per la periferica. (scelta consigliata)** quindi fare clic sulle caselle in modo che l'opzione **Specificare un percorso:** sia selezionata (verificare che **non** sia stata selezionata la casella **Supporti rimovibili**).
 - i In **Specificare un percorso:**, digitare `Z : / 98me_usb` (dove Z indica l'unità CD-ROM).
 - j Inserire il CD-ROM contenente il software del prodotto nell'unità apposita e fare clic su **Avanti**>.
 - k Passare al punto **5** a pagina 32.
-

Per installare il software per Windows 2000 (collegamento diretto con cavo USB)

Nota

Per installare il software su Windows 2000, è necessario disporre dei privilegi di amministratore all'avvio e al riavvio.

- l** Nella finestra “Installazione guidata nuovo hardware” fare clic su **Avanti >**.
- m** Selezionare **Cerca un driver adatto alla periferica (scelta consigliata)** quindi fare clic su **Avanti >**.
- n** In **Percorsi opzionali di ricerca:**, fare clic sui percorsi in modo che la casella **Specificare un percorso:** sia selezionata (e **non** siano selezionate le caselle vicino a **Unità floppy** e **Unità CD-ROM**), quindi fare clic su **Avanti >**.
- o** Inserire il CD-ROM contenente il software del prodotto nell'apposita unità.
- p** In **Copia file del produttore da:**, immettere **z:\2000** (dove **z** indica l'unità CD-ROM) e quindi fare clic su **OK**.
- q** L'installazione guidata visualizzerà una finestra che segnalerà l'avvenuto reperimento del driver; fare clic su **Avanti >**.
- r** Passare al punto **5** a pagina 32.

-
- 5** Seguire le istruzioni sullo schermo per installare il software.

Nota

Prima che l'installazione sia completa, assicurarsi che sia stata selezionata la casella **Stampare una pagina di prova** (quando compare il prompt).

In Windows 2000, se la finestra “Installazione guidata nuovo hardware” compare di nuovo prima che l'installazione sia completa, fare clic su **Annulla**.

- 6** Fare clic su **Fine**.
- 7** Se il sistema chiederà di riavviare il computer, fare clic su **Sì**.

Nota

La pagina di prova verrà stampata dopo il riavvio del computer. Se il sistema **non** chiede di riavviare il computer, la pagina di prova deve essere stampata subito.

- 8** Passare a “Controllo n° 8” a pagina 39.

Per installare il software per computer Macintosh (installazione con collegamento diretto mediante cavo USB)

- s Inserire il CD-ROM, contenente il software della periferica, nell'apposita unità e quindi avviare il programma di installazione del software.

Nota

Se il programma di installazione non viene avviato automaticamente, aprire la finestra di dialogo del CD-ROM e fare doppio clic sull'icona "HP All-in-One Installer".

- t Selezionare la lingua di installazione. (Viene visualizzata la lingua del sistema operativa ma è comunque possibile installare una lingua diversa).
- u Fare clic su **Install** poi seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo fino al completamento dell'installazione del software.

Nota



Prima che l'installazione sia completa, assicurarsi che sia stata selezionata la casella **Stampare una pagina di prova** (quando compare il prompt).

- v Al termine dell'installazione del software, fare clic su **Riavvia**. Dopo il riavvio del computer HP All-in-One Setup Assistant viene avviato automaticamente.
 - w Nella schermata di benvenuto, fare clic su **Avanti>**.
 - x In "Selezione periferiche", scegliere l'opzione USB, selezionare il prodotto HP LaserJet 3200 dalla lista delle periferiche USB e quindi fare clic su **Crea>**.
 - y Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo fino al completamento della configurazione e quindi fare clic su **Avanti>**.
 - z Passare a "Controllo n° 8" a pagina 39.
-

Installazione con collegamento diretto (cavo parallelo)

Nota

Se si utilizza un computer Macintosh, non è possibile utilizzare il cavo parallelo per collegare la periferica. Per collegare la periferica a un computer Macintosh utilizzando un cavo USB, consultare "Installazione con collegamento diretto (cavo USB)" a pagina 30.



Per collegare il prodotto a un computer utilizzando un cavo parallelo

- 1 Spegnere il computer.
- 2 Premere i fermi sulle estremità del cavo parallelo e collegarlo al connettore sulla parte posteriore di HP LaserJet 3200. Tirare delicatamente il cavo per verificare che sia inserito correttamente, quindi rilasciarlo.
- 3 Collegare l'altra estremità del cavo a una porta parallela dedicata sul computer e assicurarla stringendo bene le viti. Il prodotto deve essere collegato direttamente a una porta parallela dedicata e bidirezionale IEEE-1284 oppure a una porta parallela ECP compatibile. Se la porta parallela viene utilizzata da un altro dispositivo, come una periferica esterna per la memorizzazione di dati, tale dispositivo deve essere scollegato.

AVVERTENZA Non collegare il cavo parallelo a una porta seriale del computer: tale operazione potrebbe danneggiare il prodotto. Per informazioni sulla posizione della porta parallela, consultare la documentazione del computer.

- 4 Accendere di nuovo il computer.
- 5 Eseguire le operazioni indicate per la versione di Windows in uso:
 - per Windows 95 eseguire le operazioni da **a** a **d** a pagina 36.
 - per Windows 98 eseguire le operazioni da **e** a **j** a pagina 36.
 - per Windows 2000 eseguire le operazioni da **k** a **q** a pagina 37.
 - per Windows Millenium Edition eseguire le operazioni da **r** a **v** a pagina 38.
 - per Windows NT 4.0 eseguire le operazioni da **w** a **z** a pagina 38.

Per installare il software per Windows 95 (collegamento diretto con cavo parallelo)

La finestra "Aggiornamento guidato driver di periferica" comparirà sullo schermo del computer.

- a Inserire il CD-ROM nell'unità apposita.
 - b A seconda della versione di Windows 95:
Fare clic su **Avanti >** (se disponibile) quindi passare al punto **6** a pagina 38.
-oppure-
Fare clic su **OK** quindi passare al punto **c** riportato di seguito.
 - c Sull'apposita linea digitare `Z:\9xme_1pt` (dove Z indica l'unità CD-ROM), quindi fare clic su **OK**.
 - d Passare al punto **6** a pagina 38.
-

Per installare il software per Windows 98 (collegamento diretto con cavo parallelo)

- e Nella finestra "Installazione guidata Nuovo hardware" fare clic su **Avanti >**.
 - f Selezionare **Cerca il miglior driver per la periferica. (scelta consigliata)** quindi fare clic su **Avanti >**.
 - g Fare clic sulle caselle in modo che la casella **Specificare un percorso:** sia selezionata (e **non** siano selezionate le caselle vicino a **Unità floppy** e **Unità CD-ROM**).
 - h In **Specificare un percorso:**, digitare `Z:/9xme_1pt` (dove Z indica l'unità CD-ROM).
 - i Inserire il CD-ROM contenente il software del prodotto nell'unità apposita e fare clic su **Avanti>**.
 - j Passare al punto **6** a pagina 38.
-

Per installare il software per Windows 2000 (collegamento diretto con cavo parallelo)

Nota

Per installare il software su Windows 2000, è necessario disporre dei privilegi di amministratore all'avvio e al riavvio.

- k** Nella finestra "Installazione guidata nuovo hardware" fare clic su **Avanti >**.
 - l** Selezionare **Cerca un driver adatto alla periferica (scelta consigliata)** quindi fare clic su **Avanti >**.
 - m** In **Percorsi opzionali di ricerca:**, fare clic sui percorsi in modo che la casella **Specificare un percorso:** sia selezionata (e **non** siano selezionate le caselle vicino a **Unità floppy** e **Unità CD-ROM**), quindi fare clic su **Avanti >**.
 - n** Inserire il CD-ROM contenente il software del prodotto nell'apposita unità.
 - o** In **Copia file del produttore da:**, immettere `z:\2000` (dove `z` indica l'unità CD-ROM) e quindi fare clic su **OK**.
 - p** L'installazione guidata visualizzerà una finestra che segnalerà l'avvenuto reperimento del driver; fare clic su **Avanti >**.
 - q** Passare al punto **6** a pagina 38.
-

Per installare il software per Windows Millenium Edition (collegamento diretto con cavo parallelo)

- r Nella finestra "Installazione guidata nuovo hardware" selezionare **Specificare un percorso per il driver (utente avanzato)** quindi fare clic su **Avanti**>.
 - s Selezionare **Cerca il miglior driver per la periferica. (scelta consigliata)** quindi fare clic sulle caselle in modo che l'opzione **Specificare un percorso:** sia selezionata (verificare che **non** sia stata selezionata la casella **Supporti rimovibili**).
 - t In **Specificare un percorso:**, digitare `Z: / 9xme_1pt` (dove Z indica l'unità CD-ROM).
 - u Inserire il CD-ROM contenente il software del prodotto nell'unità apposita e fare clic su **Avanti**>.
 - v Passare al punto **6** a pagina 38.
-

Per installare il software per Windows NT 4.0 (collegamento diretto con cavo parallelo)

Nota

Per installare il software su Windows NT 4.0, è necessario disporre di capacità di accesso a livello di amministratore all'avvio e al riavvio.

- w Inserire il CD-ROM nell'unità apposita.
 - x Attenersi alle istruzioni riportate nella finestra di benvenuto. Se la finestra di benvenuto non si apre, fare clic su **Avvio**, quindi su **Esegui**, digitare `Z: \setup` (dove Z indica l'unità CD-ROM), quindi fare clic su **OK**.
 - y Fare clic sul pulsante **Installazione software**.
 - z Passare al punto **6** a pagina 38.
-

- 6** Seguire le istruzioni sullo schermo per installare il software.

Nota

Prima che l'installazione sia completa, assicurarsi che sia stata selezionata la casella **Stampare una pagina di prova** (quando compare il prompt).

In Windows 2000, se la finestra "Installazione guidata nuovo hardware" compare di nuovo prima che l'installazione sia completa, fare clic su **Annulla**.

7 Fare clic su **Fine**.

8 Se il sistema chiederà di riavviare il computer, fare clic su **Sì**.

Nota

La pagina di prova verrà stampata dopo il riavvio del computer. Se il sistema **non** chiede di riavviare il computer, la pagina di prova deve essere stampata subito. (Se si utilizza Windows NT 4.0 non è necessario riavviare il computer).

9 Passare a "Controllo n° 8" a pagina 39.

Controllo n° 8

La pagina di prova è stata stampata?

Completamento dell'installazione del software

Una volta completata l'installazione, togliere il CD-ROM e conservarlo in un luogo sicuro.

Osservazioni aggiuntive sul software

Se si dispone già di un programma per fax PC

Il programma PC fax, fornito con la periferica, è l'unico programma per l'invio di fax da PC in grado di funzionare con il modem interno. Se si desidera continuare a utilizzare il proprio programma per fax, è comunque possibile utilizzarlo con il modem già in uso, ma non sarà possibile utilizzarlo con il prodotto.

Se si dispone già di un programma per la scansione

Il prodotto contiene un software per la scansione. È possibile utilizzare tale programma oppure un qualsiasi altro programma per la scansione TWAIN compatibile. TWAIN è uno standard del settore. Leggere il file Readme.txt sul CD-ROM, nel quale è contenuto un elenco dei programmi compatibili.

Passare a "Stampa di un documento di prova" a pagina 43.

Installazione in rete

Per collegare il prodotto alla rete utilizzando un server di stampa HP JetDirect, è necessario effettuare le operazioni riportate di seguito.

- 1 Acquistare e installare un server di stampa HP JetDirect oppure controllare che quello che si possiede sia supportato. (Vedi pagina 11 per un elenco dei server di stampa supportati). Per informazioni sull'installazione del server di stampa, consultare la relativa documentazione. Non installare il software allegato al server di stampa HP JetDirect.
- 2 Collegare il prodotto al server di stampa. (Consultare la documentazione del server di stampa).

Nota

Assicurarsi di **non** creare una porta JetDirect durante l'esecuzione delle operazioni descritte al punto 2.

- 3 Controllare l'installazione hardware stampando le pagine di configurazione per il server di stampa HP JetDirect (dovrebbero essere stampate due pagine, una sola se si utilizza HP JetDirect 70X). A tale scopo, premere **TEST** sul server di stampa. (*Se la pagina non viene stampata, utilizzare ASCII come linguaggio di configurazione della pagina.* Per ulteriori informazioni consultare la documentazione relativa al server di stampa).
- 4 Verificare il modello o il numero di revisione firmware nella prima sezione della pagina di configurazione appena stampata.
 - Se si dispone di un server di stampa 170X il cui numero di modello *non* è J3258 B, è necessario utilizzare un altro server di stampa.
 - Se si dispone di un server di stampa 300X o 500X il cui numero di revisione firmware *non* è H.08.00 o J.08.00 o successivi, è necessario scaricare un aggiornamento firmware dal sito Web HP all'indirizzo http://www.hp.com/support/net_printing. In alternativa, consultare la documentazione fornita con il server di stampa HP JetDirect.

Installazione del software per i computer in rete

Per installare il software su computer in rete, è necessario aver installato uno dei seguenti sistemi operativi: Windows 95, 98, Millennium Edition, 2000 oppure Windows NT 4.0 o, per computer Macintosh, Mac OS 8.6 o 9.0. Tutti i computer della rete che condividono il software della periferica potranno utilizzare tutte le funzioni disponibili in rete. I computer sui quali non è stato installato il software del prodotto possono solo inviare stampe allo stesso tramite la rete.

Per gli utenti IPX/SPX: è necessario utilizzare il protocollo IPX/SPX in modalità diretta. Le pagine di configurazione stampate al punto 3 a pagina 40 contengono l'indirizzo hardware LAN necessario per l'installazione del software.

Per gli utenti TCP/IP: utilizzare solo il software del prodotto per effettuare collegamenti in rete alla stampante. Un software di tipo diverso potrebbe non funzionare. Le pagine di configurazione stampate al punto 3 a pagina 40 contengono l'indirizzo IP, il gateway predefinito e le informazioni relative alla subnet mask necessarie per l'installazione del software.

Se si dispone già di un programma per fax per PC

Il programma PC fax, fornito con la periferica, è l'unico programma per l'invio di fax da PC in grado di funzionare con il modem interno. Se si desidera continuare a utilizzare il proprio programma per fax, è comunque possibile utilizzarlo con il modem già in uso, ma non sarà possibile utilizzarlo con il prodotto.

Se il computer ha già un programma di scansione

Il prodotto contiene un software per la scansione. È possibile utilizzare tale programma oppure un qualsiasi altro programma per la scansione TWAIN compatibile. TWAIN è uno standard del settore. Leggere il file Readme.txt, nel quale è contenuto un elenco dei programmi compatibili.

Seguire le istruzioni riportate qui di seguito, a seconda del sistema operativo in uso:

Per installare il software con sistemi operativi Windows

Nota

Per installare il software su Windows 2000 o NT 4.0, è necessario disporre dei privilegi di amministratore all'avvio e al riavvio.

- 1 Chiudere tutti i programmi aperti.
- 2 Inserire il CD-ROM nell'apposito drive. Attenersi alle istruzioni riportate nella finestra di benvenuto.

Nota

Se la finestra di benvenuto non si apre, fare clic su **Start (su NT 4.0, Avvio)**, quindi su **Esegui**, digitare `Z:\setup` (dove Z indica l'unità CD-ROM), quindi fare clic su **OK**.

- 3 Attenersi alle istruzioni visualizzate sullo schermo. Assicurarsi di aver selezionato "Collegato alla rete" prima di fare clic su **Avanti >** quando il software di installazione chiede come si desidera collegare il prodotto.
 - 4 Quando l'installazione è quasi completa, comparirà uno schermo di impostazione che chiederà se si desidera stampare la pagina di prova; selezionare "Sì".
-

Per installare il software con sistemi operativi Macintosh

- 1 Inserire il CD-ROM contenente il software del prodotto nell'apposita unità per avviare il sistema di installazione.

Nota

Se il programma di installazione non viene avviato automaticamente, aprire la finestra di dialogo del CD-ROM e fare doppio clic sull'icona "HP All-in-One Installer".

- 2 Selezionare la lingua di installazione. (Viene visualizzata la lingua del sistema operativa ma è comunque possibile installare una lingua diversa).
- 3 Fare clic su **Installa** e quindi seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo fino al completamento dell'installazione del software.

Nota

Prima che l'installazione sia completa, assicurarsi che sia stata selezionata la casella **Stampare una pagina di prova** (quando compare il prompt).

- 4 Al termine dell'installazione del software, fare clic su **Riavvia**. Dopo il riavvio del computer HP All-in-One Setup Assistant viene avviato automaticamente.
- 5 Nella schermata di benvenuto, fare clic su **Avanti>**.
- 6 In "Selezione periferica", scegliere l'opzione TCP/IP, inserire l'indirizzo IP di HP LaserJet 3200M e quindi fare clic su **Crea>**.

Nota

Le pagine relative alla configurazione, stampate al punto 3 a pagina 40 contengono l'indirizzo IP necessario all'installazione del software.

- 7 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo fino al completamento della configurazione e quindi fare clic su **Avanti>**.

Controllo n°8 (per installazioni in rete)

La pagina di prova è stata stampata?

Completamento dell'installazione del software

- Togliere il CD-ROM al termine dell'impostazione.
- Ripetere le operazioni indicate ai punti da 1 a 4 per tutti gli altri computer sui quali si desidera installare il software.

Una volta terminato collocare il CD-ROM in un luogo sicuro.

Passare a “Stampa di un documento di prova” a pagina 43.

Stampa di un documento di prova

Seguire le istruzioni riportate di seguito per stampare un documento elettronico e assicurarsi che il prodotto e il relativo software funzionino correttamente.

- 1 Aprire un documento creato con programmi quali Wordpad, Write o SimpleText.
- 2 Dal menu **File**, selezionare il comando **Stampa**. Verificare che la stampante HP LaserJet 3200M sia la stampante selezionata e quindi fare clic su **OK**.

Controllo n° 9

Il documento è stato stampato?

Condivisione del prodotto (solo per la stampa)

Mediante la condivisione Windows, l'utente del computer collegato direttamente al prodotto può consentirne l'uso per la stampa ad altri utenti. I computer che funzionano su Windows 3.1x possono utilizzare la condivisione Windows per la stampa, ma se il computer è collegato direttamente al prodotto deve essere in esecuzione Windows 95, 98, Millenium Edition o NT 4.0.

Nota

La condivisione peer-to-peer non è supportata su sistemi Macintosh.

Consultare la documentazione del computer per stabilire come si attiva la condivisione Windows. Una volta condiviso il prodotto, installare i driver della stampante su tutti i computer ai quali si desidera consentire l'uso del prodotto per la stampa. Per Windows 95, 98, Millenium Edition, 2000 o NT 4.0, il modo più semplice per effettuare tale operazione consiste nell'attenersi alla procedura riportata di seguito, per la quale non è necessario l'uso del CD-ROM. Per Windows 3.1x, consultare la documentazione del computer per verificare come si installano i driver della stampante.

Per aggiungere un driver di stampa ai computer in rete per Windows 95, 98, Millenium Edition, 2000 o NT 4.0

- 1 Dal menu **Start/Avvio** scegliere **Impostazioni** e fare clic su **Stampanti**.
- 2 Fare doppio clic su **Aggiungi stampante** quindi su **Avanti**.
- 3 Attenersi alle indicazioni visualizzate sullo schermo. Inoltre:
 - Quando il sistema chiede se il prodotto è una stampante locale o di rete, selezionare **Stampante di rete**.
 - Per trovare la stampante fare clic su **Sfoglia**, cercare il nome della stampante assegnato al momento della scelta della condivisione e fare clic su **OK**.
 - Quando richiesto stampare una pagina di prova per accertarsi che il driver della stampante sia installato correttamente.

Nota

Potrebbe essere necessario utilizzare il CD-ROM contenente il software del prodotto per completare l'installazione del driver della stampante.

Installazione autonoma (nessun computer collegato)

Prima di poter utilizzare il prodotto come apparecchio fax, è necessario completare le seguenti operazioni e attenersi alle istruzioni riportate nelle pagine che seguono.

1 Impostare data e ora.

La data e l'ora vengono stampate nell'intestazione, situata nella parte superiore del fax da inviare. La data e l'ora vengono visualizzate anche sul pannello di controllo quando HP LaserJet 3200 è in pausa.

2 Immettere le informazioni dell'intestazione del fax.

Queste informazioni vengono stampate nella parte superiore del fax da inviare. **Fornire queste informazioni è un obbligo di legge.** Molte funzioni del prodotto non sono disponibili finché tutte le informazioni richieste dall'intestazione non vengono fornite.

3 Verificare le impostazioni della modalità di risposta e del numero di squilli prima della risposta. A seconda della configurazione scelta, potrebbe essere necessario modificare queste impostazioni.

4 Se si dispone di un servizio di suoneria differenziata (come, ad esempio, uno squillo particolare) fornito dalla propria compagnia telefonica, l'opzione "Tipo squillo" deve essere impostata correttamente sul prodotto.

5 Stampare un rapporto di configurazione per assicurarsi che il prodotto funzioni correttamente.

Per impostare la data e l'ora

- 1 Premere **INVIO/MENU**.
- 2 Utilizzare i tasti **<** e **>** per selezionare **INTESTAZ. DATA/ORA**, quindi premere **INVIO/MENU**.
- 3 Premere **INVIO/MENU** per selezionare **ORA/DATA**.
- 4 Utilizzare i tasti **<** e **>** per selezionare un formato orario a 12 o 24 ore, quindi premere **INVIO/MENU**.
- 5 Immettere l'ora corrente utilizzando i tasti numerici.

Nota

In caso di immissione errata di un numero, premere **BACK SPACE** per posizionarsi sulla voce, quindi immettere nuovamente il numero.

- 6 Se è stato scelto il formato di 12 ore, utilizzare i tasti **<** e **>** per spostare il cursore oltre il quarto carattere. Selezionare **1** per a.m. o **2** per p.m. quindi premere **INVIO/MENU**.
- oppure -
Se è stato scelto l'orologio di 24 ore, premere **INVIO/MENU**.
- 7 Immettere la data corrente utilizzando i tasti numerici.
Utilizzare due cifre per inserire il mese e il giorno, ad esempio "05" per il mese di maggio.
- 8 Premere **INVIO/MENU**.

Controllo n° 10

Sul pannello di controllo compare **PRONTA** seguito dalla data e dall'ora impostate?

Per impostare l'intestazione dei fax

- 1 Premere **INVIO/MENU**.
- 2 Utilizzare i tasti **<** e **>** per selezionare **INTESTAZ. DATA/ORA**, quindi premere **INVIO/MENU**.
- 3 Utilizzare i tasti **<** e **>** per selezionare **INTESTAZIONE FAX** e premere **INVIO/MENU**.
- 4 Immettere il numero di fax, quindi premere **INVIO/MENU**.
Per separare i numeri, premere **>** per inserire gli spazi.
Per aggiungere un segno più, premere *****.
- 5 Utilizzare i tasti numerici per aggiungere il nome della società.
A tale scopo, premere ripetutamente il tasto numerico corrispondente alla lettera desiderata fino a visualizzarla (se, ad esempio, la prima lettera che si desidera è una "C", premere **2** più volte fino alla visualizzazione della **C**). Quindi premere **>** o qualsiasi altro tasto per spostare il cursore allo spazio successivo.

Nota

Per inserire la punteggiatura, premere ***** ripetutamente fino alla visualizzazione del carattere desiderato, quindi premere **>** per spostarsi di uno spazio. Se si desidera cancellare una lettera, premere **<** o **>** per posizionarsi sullo spazio a destra della lettera, quindi **BACK SPACE**.

- 6 Al termine, premere **INVIO/MENU**.

Impostazione della modalità risposta e degli squilli in risposta

La modalità di risposta è impostata su Automatica o Manuale a seconda delle necessità. In modalità Automatica, HP LaserJet 3200 risponde alle chiamate in arrivo dopo il numero di squilli specificato. Altrimenti, quando risponde una segreteria telefonica collegata alla linea, "ascolta" i segnali fax e risponde se la chiamata in arrivo è un fax. In modalità Manuale, HP LaserJet 3200 non risponde mai alle chiamate. L'operazione di ricezione del fax deve essere attivata dall'utente premendo **INVIO/FAX** sul pannello di controllo oppure alzando il ricevitore di un telefono collegato a quella linea.

Se la periferica HP LaserJet 3200 viene impostata sulla modalità Automatica, è possibile regolare l'impostazione relativa agli squilli in risposta. È importante eseguire questa operazione se il prodotto è collegato a una linea, definita linea condivisa, che riceve sia chiamate fax sia chiamate vocali con una segreteria telefonica. Il numero di squilli in risposta di HP LaserJet 3200 deve essere maggiore di quello

della segreteria telefonica. In questo modo, la segreteria telefonica può rispondere alle chiamate in arrivo e registrare i messaggi qualora si tratti di chiamate vocali. HP LaserJet 3200 è invece in grado di ascoltare la chiamata e di rispondere qualora rilevi segnali di fax.

La modalità di risposta predefinita è la modalità Automatica. Il numero predefinito di squilli in risposta è 2. Utilizzare la tabella che segue per determinare quali impostazioni utilizzare.

Se si dispone di: . .	Modalità risposta consigliata	Numero consigliato di squilli in risposta
Una linea fax dedicata (solo per la ricezione di fax)	Lasciare su Automatica	Italia: lasciare 2 squilli o impostare su 1 Svizzera: lasciare 2 squilli.
Una linea in condivisione (per la ricezione di chiamate sia fax sia vocali) e un telefono come unica periferica aggiuntiva collegata	Lasciare su Automatica*	Impostare su 5 squilli.
Una linea in condivisione (per la ricezione di chiamate sia fax sia vocali) e una segreteria telefonica oppure una casella vocale del computer.	Lasciare su Automatica	Impostare su 2 squilli in più rispetto alla segreteria telefonica o alla casella vocale (ad esempio se la segreteria telefonica risponde dopo 3 squilli, impostare il prodotto su 5 squilli). <i>Non è possibile impostare il prodotto su più di 6 squilli.</i>
Una linea con due numeri separati e diversi tipi di squilli.	Lasciare su Automatica	Italia: lasciare 2 squilli o impostare su 1 Svizzera: lasciare 2 squilli. (Se una segreteria telefonica o una casella vocale sono collegati all'altro numero telefonico, assicurarsi che il prodotto sia impostato su un numero di squilli <i>inferiore</i> rispetto a quello della segreteria telefonica. Vedi anche "Abilitazione del tipo di squillo" a pagina 50.

*Se la modalità di risposta è impostata su Automatica, il prodotto risponde automaticamente alle chiamate fax. Chi chiama sente comunque il segnale fax a meno che non riceva una risposta da parte di una persona o non riagganci prima che venga raggiunto il numero di squilli impostato per la risposta. Se non si desidera che chi chiama senta il segnale fax, è possibile utilizzare la modalità di risposta Manuale, anche se in questo caso le chiamate fax non vengono ricevute automaticamente.

Per impostare la modalità risposta

- 1 Premere **INVIO/MENU**.
- 2 Utilizzare i tasti **< e >** per selezionare **IMPOSTAZIONE FAX**, quindi premere **INVIO/MENU**.
- 3 Utilizzare i tasti **< e >** per selezionare **IMP. RICEZ. FAX**, quindi premere **INVIO/MENU**.
- 4 Premere **INVIO/MENU** per selezionare **MODALITÀ RISPOSTA**.
- 5 Utilizzare i tasti **< e >** per selezionare **AUTOMATICA O MANUALE**, quindi premere **INVIO/MENU**.

Per impostare il numero di squilli in risposta

- 1 Premere **INVIO/MENU**.
- 2 Utilizzare i tasti **< e >** per selezionare **IMPOSTAZIONE FAX**, quindi premere **INVIO/MENU**.
- 3 Utilizzare i tasti **< e >** per selezionare **IMP. RICEZ. FAX**, quindi premere **INVIO/MENU**.
- 4 Utilizzare i tasti **< e >** per selezionare **SQUILLI IN RISPOSTA**, quindi premere **INVIO/MENU**.
- 5 Immettere il numero di squilli in risposta, quindi premere **INVIO/MENU**.

Controllo n° 11

Il display del pannello di controllo riporta la modalità di risposta scelta?

Abilitazione del tipo di squillo

Se la propria compagnia telefonica fornisce il servizio di suoneria differenziata, impostare il prodotto in modo che risponda allo squillo desiderato.

Di che cosa si tratta?

Alcune compagnie telefoniche offrono la possibilità di utilizzare diversi tipi di squilli, cosa che consente di avere due o tre numeri di telefono sulla stessa linea, con costi decisamente inferiori rispetto a quelli di linee separate. Ogni numero di telefono ha una propria suoneria, in modo da rispondere alle chiamate vocali e far ricevere al prodotto le chiamate fax.

Come ottenere il servizio?

Consultare la propria compagnia telefonica e verificare che il servizio sia disponibile per la zona interessata. La compagnia telefonica potrebbe chiamare il servizio con un nome diverso.

Se il servizio è disponibile e si decide di farne richiesta, ricordare quanto segue:

- Selezionare il tipo di squillo che il prodotto dovrà utilizzare per il fax.
- Assicurarsi che la compagnia telefonica assegni al numero di fax il tipo di squillo corretto oppure verificare quale tipo di squillo sia stato assegnato e impostare il prodotto in modo che risponda a quel tipo di suoneria.
- **Importante! Se si dispone di un apparecchio di segreteria telefonica oppure di una casella vocale sul computer, collegata alla medesima linea telefonica per altri numeri,** occorre verificare che gli squilli in risposta della periferica siano impostati a un numero *inferiore* rispetto a quello definito per la segreteria telefonica o per la casella vocale.

Come verificare se il sistema funziona?

Dopo aver completato l'installazione del prodotto, effettuare una delle seguenti operazioni per verificare che il tipo di squillo scelto funzioni correttamente.

- Chiedere a qualcuno di inviare un fax. Assicurarsi di aver fornito il numero di fax corretto.
 - Oppure -
- Chiamare il numero di controllo fax HP. Dopo aver richiesto alcune informazioni di base, verrà inviato un fax al numero fornito.

Per abilitare il tipo di squillo

Nota

Se non si dispone di tale servizio e si modificano le impostazioni da **Tutti gli squilli** a un'altra selezione, il prodotto non sarà in grado di ricevere fax.

- 1 Premere **INVIO/MENU**.
- 2 Utilizzare i tasti **<** e **>** per selezionare **IMPOSTAZIONE FAX**, quindi premere **INVIO/MENU**.
- 3 Utilizzare i tasti **<** e **>** per selezionare **IMP. RICEZ. FAX**, quindi premere **INVIO/MENU**.
- 4 Utilizzare i tasti **<** e **>** per selezionare **TIPO SQUILLO**, quindi premere **INVIO/MENU**.
- 5 Utilizzare i tasti **<** e **>** per selezionare il tipo di squillo desiderato, quindi premere **INVIO/MENU**.

Per stampare un rapporto di configurazione

- 1 Premere **INVIO/MENU**.
- 2 Utilizzare i tasti **<** e **>** per selezionare **RAPPORTI**, quindi premere **INVIO/MENU**.
- 3 Utilizzare i tasti **<** e **>** per selezionare **RAP. CONFIGURAZ.**, quindi premere **INVIO/MENU**.

Il prodotto esce dalle impostazioni di menu e stampa il rapporto, confermando in questo modo il corretto funzionamento dell'apparecchio.

Controllo n° 12

Controllare il rapporto appena stampato. Le impostazioni inserite sono corrette?

3 Risoluzione dei problemi di installazione

Utilizzare la tabella seguente per risolvere i problemi che possono verificarsi durante l'installazione del software o la modifica manuale delle impostazioni.

Problema	Causa	Soluzione
Durante l'installazione del software, viene visualizzato il seguente messaggio: "Lo spazio su disco dell'unità selezionata non è sufficiente per l'operazione. Ridurre l'insieme dei componenti di installazione o cambiare l'unità di installazione"	Il software necessita, per poter essere installato, di almeno 175 MB di spazio libero su disco su computer compatibili con PC oppure 20 MB di spazio per computer Macintosh.	Dopo aver selezionato il software del prodotto e le directory dei dati, il programma di installazione verifica che lo spazio disponibile su disco sia sufficiente. Provare ad eliminare i file non necessari o ad archiviare i dati meno recenti su dischi floppy o altri supporti.
Il software non è stato installato (Windows 95, 98, Millennium Edition, 2000 oppure NT 4.0)	Tutti i programmi devono essere chiusi <i>eccetto</i> Systray e Gestione risorse.	Per verificare con Windows 95, 98 o Millennium Edition, premere CTRL+ALT+DELETE . Se ci sono altri programmi aperti, fare clic su uno di essi e su Termina operazione . Ripetere l'operazione per tutti i programmi aperti, quindi installare di nuovo il software. Per controllare in Windows 2000 o NT 4.0, premere CTRL+ALT+CANC . Se sono aperti altri programmi, fare clic su uno di essi e su Termina operazione (2000)/Termina task (NT) dalla scheda Applicazioni . Ripetere l'operazione per tutti i programmi aperti, quindi installare di nuovo il software.

Problema	Causa	Soluzione
<p>Durante l'installazione del software su un computer Macintosh, viene visualizzato il seguente messaggio: "Nessuna periferica supportata è collegata al computer. Selezionare Annulla per terminare l'installazione o Continua per tornare alla finestra di dialogo Seleziona periferica."</p>	<p>Il computer non ha rilevato la periferica correttamente.</p> <p>La finestra di dialogo Seleziona periferica non è stata compilata correttamente.</p>	<p>Verificare che il pannello di controllo mostri il messaggio "FRONTA", selezionare Continua per ritornare alla finestra di dialogo Seleziona periferica e quindi provare ad installare nuovamente il software. Se la periferica non viene ancora identificata, verificare che il cavo USB o il cavo di rete siano collegati correttamente. Sostituire i cavi nel caso in cui risultino difettosi.</p> <p>Selezionare Continua per ritornare alla finestra di dialogo Seleziona periferica e quindi verificare che sia USB che TCP/IP siano selezionati. Se si utilizza un protocollo TCP/IP, controllare che l'indirizzo IP visualizzato sia corretto.</p>
<p>Il computer non è in grado di leggere il CD-ROM di installazione.</p>	<p>È possibile che non sia stata specificata l'unità corretta.</p> <p>Il CD-ROM potrebbe essere danneggiato.</p>	<p>Verificare che la lettera indicante l'unità disco sia corretta. Spesso l'unità CD-ROM è chiamata D oppure E.</p> <p>Rivolgersi al Servizio clienti HP. Vedi "Servizio clienti HP" a pagina 58.</p>
<p>Se il prodotto è collegato alla rete mediante un server di stampa HP JetDirect, viene visualizzato il seguente messaggio: "Non è possibile proseguire con una configurazione completa in quanto non è stato possibile individuare sul computer i protocolli necessari"</p>	<p>I protocolli IPX/SPX o TCP/IP non sono installati sul computer in uso.</p>	<p>Installare un protocollo IPX/SPX compatibile con NW Link o un protocollo TCP/IP.</p>

Problema	Causa	Soluzione
<p>Se il prodotto è collegato alla rete mediante un server di stampa HP JetDirect, viene visualizzato uno dei seguenti messaggi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● “La creazione guidata relativa alla configurazione non è stata in grado di individuare HP LaserJet 3200M sulla rete” ● “La creazione guidata relativa alla configurazione non è stata in grado di trovare All in One all'indirizzo specificato” ● “Il modello JetDirect trovato all'indirizzo specificato non supporta dispositivi All in One” 	<p>Il server di stampa in uso non è un server HP JetDirect in grado di funzionare con il prodotto.</p> <p>Il cavo di alimentazione è allentato.</p> <p>Il cavo di rete è allentato.</p> <p>Il cavo parallelo è allentato o non è collegato direttamente.</p> <p>Il cavo parallelo potrebbe essere difettoso.</p> <p>Il server di stampa HP JetDirect potrebbe non essere ancora configurato (TCP/IP).</p> <p>Il server di stampa HP JetDirect non è configurato correttamente. (TCP/IP).</p>	<p>Vedi pagina 11 per un elenco completo dei server compatibili con HP JetDirect.</p> <p>Verificare che il cavo di alimentazione di HP LaserJet 3200 sia collegato correttamente alla presa di corrente. Assicurarsi anche che il cavo di alimentazione del server di stampa HP JetDirect sia inserito saldamente.</p> <p>Assicurarsi che il cavo di rete colleghi correttamente il server di stampa HP JetDirect alla presa della rete. Accertarsi inoltre che il cavo di rete tra il computer e la presa sia ben fissato.</p> <p>Verificare che il cavo parallelo tra il computer e il server di stampa HP JetDirect sia collegato correttamente.</p> <p>Se si dispone di un altro cavo parallelo di tipo "C", provare a utilizzarlo per collegare il prodotto e il server di stampa HP JetDirect.</p> <p>Se il software del prodotto è già stato installato, disinstallarlo. Quindi installarlo di nuovo e selezionare l'opzione Network Install.</p> <p>Consultare la documentazione fornita con il server di stampa HP JetDirect per informazioni sulla soluzione dei problemi più comuni.</p>
<p>Durante la copia o la scansioni compaiono sbavature verticali.</p>	<p>Lo scanner deve essere pulito e nuovamente calibrato.</p>	<p>Vedere la guida in linea per l'utente per ulteriori informazioni sulla pulizia e la ricalibrazione dello scanner.</p>

4 L'installazione è ora completa. . .

Utilizzo di HP LaserJet 3200M

Se è stata completata un'installazione in rete o una connessione diretta, consultare la guida in linea e la guida utente per ottenere tutte le informazioni necessarie per inviare fax, effettuare scansioni e stampare.

Nel caso di un'installazione indipendente, si raccomanda di consultare le istruzioni relative alle funzioni fax e copiatrice come, ad esempio, le impostazioni per l'invio e la ricezione di fax e la stampa dei rapporti. Inoltre è necessario sapere come si effettuano le principali operazioni di manutenzione e come si eliminano gli inceppamenti. La guida utente in linea contiene tutte le informazioni necessarie a mantenere il prodotto efficiente e in buone condizioni.

La guida utente in linea è compresa nel CD-ROM contenuto nella confezione del prodotto. Per reperire la guida eseguire le seguenti operazioni:

- 1 Inserire il CD-ROM nell'apposito drive. generalmente il CD-ROM avvia automaticamente la finestra del browser.

Nota

Se il CD-ROM non si avvia in automatico, utilizzare il mouse e fare clic su **Start**, quindi su **Esegui**. Sull'apposita linea digitare `Z:\setup` (dove Z indica l'unità CD-ROM), quindi fare clic su **OK**.

- 2 Fare clic su **Documentazione**.
- 3 Fare clic su **Guida per l'utente**.

HP CUSTOMER CARE

In linea



Collegatevi con HP! Il Servizio clienti HP in linea costituisce la migliore risorsa di informazioni ulteriori sul prodotto acquistato per tutti gli utenti, sia principianti sia esperti. È sufficiente un clic del mouse per ottenere gratuitamente risposte, istruzioni e aggiornamenti del software 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana. Visitare il sito <http://www.hp.com/support/lj3200/> (il sito è in inglese).

E-mail



Mediante la posta elettronica è possibile ottenere assistenza in modo rapido e conveniente. È sufficiente inviare a HP la propria domanda per posta elettronica: la risposta verrà fornita nelle 24 ore successive (solo in giorni feriali): È veramente semplice. Inviare le domande per posta elettronica utilizzando il sito Web HP all'indirizzo <http://www.hp.com/support/lj3200>. (il sito è in inglese).

Forum per gli utenti



È sufficiente collegarsi al forum in linea HP dedicato a LaserJet 3200M per trovare altri utenti con idee e suggerimenti circa l'uso dei prodotti HP. Visitate il sito Web HP all'indirizzo <http://www.hp.com/support/lj3200> (il sito è in inglese).

Il Servizio clienti HP, universalmente apprezzato per la qualità del supporto offerto, garantisce un'assistenza completa per tutti i prodotti HP. Il servizio fornisce il supporto necessario per soluzioni in grado di mantenervi aggiornati e attivi . . . e aiutarvi ad ottenere risultati sempre migliori con HP LaserJet 3200M.

Servizio abbonamenti

Se vi iscrivetevi al servizio di notifica delle offerte, riceverete un messaggio di posta elettronica sugli argomenti prescelti, ad esempio: aggiornamenti software, annunci relativi a nuovi prodotti e altre interessanti notizie sulla vostra HP LaserJet 3200M. Iscrivetevi in linea all'indirizzo <http://www.hp.com/support/lj3200> (il sito è in inglese).



Per telefono

Consultate i tecnici specializzati nel prodotto chiamando uno dei seguenti numeri:

Italia: +39 02 264 10350
Svizzera +41 (0)848 80 11 11



Prima di chiamare, prendere nota della data di acquisto, del modello e del numero di serie, indicati nella parte posteriore del prodotto oppure controllare se è già stato registrato nella parte interna della copertina.

Dichiarazione di garanzia

Dichiarazione di garanzia limitata Hewlett-Packard

HP GARANZIA LIMITATA DI UN ANNO per LaserJet 3200M

- 1** La Hewlett Packard (HP) garantisce che i prodotti hardware, gli accessori e i materiali di consumo sono esenti da difetti di materiali e lavorazione per il periodo sopra indicato. Durante il periodo di garanzia, HP riparerà o sostituirà, a sua discrezione, i prodotti che risultassero difettosi. I prodotti sostitutivi potranno essere nuovi o come tali.
- 2** HP garantisce che il proprio software eseguirà le istruzioni di programmazione, per il periodo sopra indicato, e che, se installato e usato in modo corretto, risulterà privo di difetti nei materiali o nella lavorazione. Durante il periodo di garanzia, HP sostituirà i supporti software che non eseguono le istruzioni di programmazione a causa di tali difetti.
- 3** HP non garantisce che il funzionamento dei suoi prodotti sarà ininterrotto o privo di errori. Se HP non fosse in grado di riparare o sostituire un prodotto entro un periodo ragionevole di tempo, il cliente può chiedere il rimborso del prezzo di acquisto dopo la restituzione del prodotto.
- 4** I prodotti HP possono contenere parti rifabbricate che offrono le stesse prestazioni delle parti nuove oppure parti già utilizzate.
- 5** La garanzia non si applica a difetti risultanti da: (a) manutenzione o calibrazione impropria o inadeguata, (b) uso di software, interfacce, componenti o materiali non forniti da HP, (c) modifica non autorizzata o uso improprio, (d) uso in condizioni al di fuori dalle caratteristiche ambientali del prodotto oppure (e) preparazione e manutenzione improprie del locale di installazione.

- 6 HP NON RICONOSCE NESSUN'ALTRA GARANZIA O CONDIZIONE IN FORMA SCRITTA O ORALE . FATTE SALVE LE DISPOSIZIONI PREVISTE DALLE NORMATIVE LOCALI, LE GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIALIZZABILITÀ, QUALITÀ, IDONEITÀ A USO PARTICOLARE SONO LIMITATE ALLA DURATA DELLA PRESENTE GARANZIA.** Alcuni paesi, stati o province non consentono di stabilire limitazioni alla durata della garanzia implicita, pertanto quanto dichiarato precedentemente potrebbe non interessare tutti gli utenti. Questa garanzia conferisce diritti legali specifici oltre a quelli di cui l'utente usufruisce a seconda del paese, dello stato o della provincia.
- 7 FATTE SALVE LE DISPOSIZIONI PREVISTE DALLE NORMATIVE LOCALI, I RIMEDI PREVISTI NELLA PRESENTE DICHIARAZIONE DI GARANZIA COSTITUISCONO LE UNICHE AZIONI A TUTELA DEL CLIENTE. FATTO SALVO QUANTO SOPRA SPECIFICATO, IN NESSUN CASO HP POTRÀ ESSERE RITENUTA RESPONSABILE DI PERDITE O DI DANNI DIRETTI, SPECIALI, ACCIDENTALI O INDIRETTI (COMPRESA LA PERDITA DI DATI O IL MANCATO PROFITTO) O PER QUALSIASI ALTRO TIPO DI DANNO, INADEMPIMENTO, ATTO ILLECITO O ALTRO.** Alcuni paesi, stati o province non consentono di stabilire limitazioni riguardo ai danni incidentali o diretti, pertanto quanto dichiarato precedentemente potrebbe non interessare tutti gli utenti.

Dichiarazione di conformità

Dichiarazione di conformità secondo gli standard ISO/IEC Guide 22 e EN 45014	
Nome del produttore:	Hewlett-Packard Company
Indirizzo:	11311 Chinden Boulevard Boise, Idaho 83714-1021, USA
dichiara che il prodotto	
Nome del prodotto:	HP LaserJet 3200
Modello n°:	C7052A, 7053A, 7055A (Stampante/Fax/Scanner/ Copiatrice)
Opzioni del prodotto:	TUTTE
è conforme alle seguenti specifiche:	
Sicurezza:	IEC 950:1991+A1+A2+A3+A4/EN 60950:1992+A1+A2+A3+A4+A11 IEC 825-1:1993+A1/EN 60825-1:1994+A11 Prodotto Laser/LED di classe 1
EMC:	CISPR 22:1997/EN 55022:1998 Classe B ¹ CISPR 24:1997/EN 55024:1998 IEC 61000-3-2:1995/EN61000-3-2:1995 IEC61000-3-3:1994/EN61000-3-3:1995 FCC Titolo 47 CFR, Parte 15 Classe B ² / ICES-003, Numero 2 AS / NZS 3548:1995
Informazioni supplementari:	
Il presente prodotto è conforme alla direttiva "Bassa tensione" 73/23/EEC, direttiva EMC 89/336/EEC e direttiva R&TTE 1999/5/EC (Allegato II) e riporta il relativo marchio CE.	
1)	Questo prodotto è stato collaudato in una configurazione tipica con sistemi di personal computer Hewlett-Packard.
2)	Questa apparecchiatura è conforme alla parte 15 delle normative FCC. Il funzionamento è soggetto alle due seguenti condizioni: (1) questa apparecchiatura non provoca interferenze dannose; (2) questa apparecchiatura deve accettare qualsiasi interferenza in ricezione, anche se tale interferenza può provocare un funzionamento non corretto.
18 Aprile 2000	
Esclusivamente per informazioni di conformità, contattare:	
Australia: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia Ltd., 31-41 Joseph Street, Blackburn, Victoria 3130, Australia	
Europa: L'ufficio vendite o assistenza Hewlett-Packard locale o Hewlett-Packard GmbH, Department HQ-TRE / Standards Europe, Herrenberger Strasse 130, D-71034 Böblingen (FAX: +49-7031-14-3143)	
USA: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, ID, 83707-0015 (telefono: 208-396-6000)	

Garanzia limitata per la durata della cartuccia toner

Nota

La garanzia che segue si applica alla cartuccia toner contenuta nel prodotto. Essa sostituisce tutte le garanzie precedenti. (7/16/96)

HP garantisce che la cartuccia è priva di difetti di materiali o fabbricazione per tutta la sua durata, fino all'esaurimento del toner. Il toner è terminato quando compare il relativo messaggio sulla stampante. Nel caso di prodotti difettosi, HP provvederà alla loro sostituzione oppure, a propria completa discrezione, al rimborso del prezzo d'acquisto corrispondente.

La garanzia non copre in nessun modo le cartucce ricaricate, svuotate, modificate o usate in modo improprio.

La garanzia limitata attribuisce diritti di legge specifici. Tuttavia in alcuni stati possono essere in vigore leggi diverse che potrebbero essere applicabili.

In nessuna caso Hewlett-Packard sarà responsabile per danni incidentali, conseguenti, speciali, indiretti, punitivi o esemplari o per perdite di profitto provocati da violazioni della presente garanzia o altrimenti causati, entro i limiti stabiliti dalla legislazione applicabile.

Normative FCC

Questa apparecchiatura è stata collaudata ed è risultata conforme ai limiti stabiliti per i dispositivi digitali di Classe B, ai sensi della Parte 15 delle normative FCC. Questi limiti sono stati concepiti per fornire una ragionevole protezione contro interferenze dannose in caso di installazione del dispositivo in ambiente residenziale.

Quest'apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia a RF. Qualora non venga installata e utilizzata secondo le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che una particolare installazione non provochi interferenze. Qualora l'apparecchiatura causi interferenze dannose alla ricezione radiofonica o televisiva - ciò può essere determinato spegnendo e riaccendendo l'apparecchiatura - l'utente potrà provare ad eliminarle adottando le misure seguenti:

- Orientare di nuovo o riposizionare l'antenna di ricezione.
- Aumentare la distanza tra l'apparecchiatura e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchiatura a una presa di corrente appartenente a un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Consultare il fornitore o un tecnico radiotelevisivo qualificato.

Nota

Eventuali modifiche o alterazioni non esplicitamente approvate da HP possono invalidare il diritto dell'utente all'utilizzo dell'apparecchiatura in questione.

In conformità alle restrizioni relative ai dispositivi di Classe B, ai sensi della Parte 15 delle normative FCC, è necessario utilizzare un cavo di interfaccia schermato.

Altre normative

Consultare la guida utente in linea per conoscere altre specifiche e dichiarazioni relative alle garanzie.



i n v e n t

Copyright© 2001
Hewlett-Packard Co.

<http://www.hp.com/support/lj3200>

Italiano



C7055-90906