



gebruik



i n v e n t

hp geïntegreerde
webserver

hp LaserJet 9055mfp
hp LaserJet 9065mfp

hp geïntegreerde webserver

gebruikershandleiding

Copyright

© 2003 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Verveelvoudiging, bewerking of vertaling zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming is
verboden, behalve zoals toegestaan door het
auteursrecht.

De informatie in dit document kan zonder
kennisgeving worden gewijzigd.

De enige garantie voor producten en services
van HP wordt uiteengezet in de
garantieverklaring die bij dergelijke producten
en services wordt geleverd. Niets in deze
verklaring mag worden opgevat als een
aanvullende garantie. HP is niet aansprakelijk
voor technische of redactionele fouten of
weglatingen in deze verklaring.

EWS v. 7.0

Edition 1, 8/2003

Handelsmerken

Microsoft® en Windows® zijn gedeponeerde
handelsmerken in de Verenigde Staten van
Microsoft Corp.

Netscape is een Amerikaans handelsmerk van
Netscape Communications Corporation.

Inhoud

1 Overzicht

Wat is een geïntegreerde webserver?	1
Functies	2
HP Web Jetadmin en de HP geïntegreerde webserver	2
Systeemvereisten	2
De HP geïntegreerde webserver openen	3
Aanmelden en afmelden	3
Bladeren door de HP geïntegreerde webserver	5

2 Productstatus bekijken op de pagina's van het tabblad Informatie

Status apparaat	8
Configuratiepagina.	10
Status benodigdheden.	12
Logbestand	13
Gebruikspagina	14
Apparaatgegevens.	15
Afdrukken.	16
Een bestand afdrukken met behulp van de pagina Afdrukken.	17

3 Het product configureren vanaf de pagina's op het tabblad Instellingen

Apparaat configureren	20
De menu's op de pagina Apparaat configureren gebruiken	21
E-mailserver.	22
Uitgaande e-mail configureren	23
Inkomende e-mail configureren	23
Waarschuwingen	24
De pagina Waarschuwing met een product gebruiken.	25
E-mailopdrachten naar het product verzenden	29
AutoSend	30
Beveiliging	31
Overige links bewerken	32
Een link toevoegen.	33
Een link verwijderen	33
Apparaatgegevens.	34
Taal	35
Datum & tijd	36
Bestelinformatie.	38
Overige instellingen	39
Het menu Papierverwerking gebruiken	39
Schema AAN/UIT.	40
Kopieermonitor.	42

4 Netwerk beheren vanaf de pagina's op het tabblad Netwerk

Overzicht	45
---------------------	----

5 De Overige links als hulpbron gebruiken

hp instant support	48
Hoe werkt hp instant support?	48
De informatie die u van hp instant support kunt krijgen	48
Productondersteuning	48
Mijn Serviceprovider en Mijn Servicecontract	49

Register

1 Overzicht

Wat is een geïntegreerde webserver?

Een webserver biedt een omgeving waarin webprogramma's kunnen worden uitgevoerd op een manier zoals een besturingssysteem, bijv. Microsoft® Windows®, een omgeving biedt waarbinnen programma's op uw computer kunnen worden uitgevoerd. Een webbrowser, zoals Microsoft Internet Explorer of Netscape Navigator, kan de gegevens van een webserver weergeven.

Een "geïntegreerde" webserver (EWS) is aangesloten op een hardwareapparaat (zoals een printer) of bevindt zich in de firmware. Het is geen software die van een netwerkserver is gedownload.

Het voordeel van een geïntegreerde webserver is dat deze beschikt over een productinterface die iedereen met een op een netwerk aangesloten computer en een standaardwebbrowser kan openen en gebruiken. Er hoeft hiervoor geen software te worden geïnstalleerd of geconfigureerd.

Met de geïntegreerde webserver van HP kunt u informatie over de productstatus bekijken, instellingen wijzigen en het product op uw computer beheren.

Opmerking

In deze handleiding worden de woorden "product" en "apparaat" soms door elkaar gebruikt. Als er producten of apparaten in deze handleiding worden besproken, heeft de informatie betrekking op HP LaserJet printers, HP color LaserJet printers en HP LaserJet MFP's tenzij anders wordt aangegeven. Zie de documentatie die bij uw product is geleverd voor specifieke informatie betreffende de functies die uw printer of MFP ondersteunt.

Functies

U kunt de HP geïntegreerde webserver gebruiken om de product- en netwerkstatus te bekijken en om de afdrukfuncties van uw computer te beheren, in plaats van het bedieningspaneel van het product te gebruiken. De HP geïntegreerde webserver biedt u de volgende mogelijkheden:

- Berichten op het bedieningspaneel en informatie over de productstatus bekijken.
- De resterende levensduur van alle benodigdheden voor de printer bepalen.
- Toegang krijgen tot de pagina voor technische ondersteuning van uw product.
- Toegang krijgen tot specifieke ondersteuning voor recente productgebeurtenissen.
- Ladeconfiguratie bekijken en wijzigen.
- Productconfiguratie bekijken en wijzigen.
- Informatiepagina's bekijken en afdrukken, zoals de Configuratiepagina.
- Waarschuwingen over productgebeurtenissen, bijvoorbeeld wanneer het product bijna geen inkt meer heeft, ontvangen via e-mail.
- Links naar andere websites toevoegen of aanpassen.
- De taal selecteren waarin de pagina's van de geïntegreerde webserver van HP worden weergegeven.
- De netwerkconfiguratie bekijken en wijzigen.
- Naar een HP product afdrukken zonder een printerdriver te installeren.
- Specifieke bestelinformatie voor benodigdheden configureren.
- Kopieerapparaat instellen met de tijden voor het in- en uitschakelen.
- Kopiëren instellen, verificatie verzenden en gegevens bijhouden.
- Configuratie van het apparaat en de informatie betreffende het gebruik van de benodigdheden regelmatig naar uw serviceprovider verzenden.

HP Web Jetadmin en de HP geïntegreerde webserver

De Web Jetadmin van HP is een op het web gebaseerd hulpprogramma voor systeembeheer dat u met een webbrowser kunt gebruiken.

Samen komen de HP geïntegreerde webserver en Web Jetadmin tegemoet aan al uw behoeften op het gebied van productbeheer. U kunt de netwerkapparatuur op een effectieve wijze installeren en beheren. Netwerkbeheerders kunnen de netwerkapparatuur op bijna elke afstand beheren.

De HP geïntegreerde webserver biedt een eenvoudige, gemakkelijk te gebruiken oplossing voor één-op-één-productbeheer in omgevingen met een beperkt aantal producten. Er kunnen echter omgevingen zijn met meerdere producten zijn die wellicht gebruik willen maken van de HP Web Jetadmin voor het beheer van productgroepen. Met HP Web Jetadmin kunt u meerdere apparaten tegelijk detecteren, beheren en configureren.

HP Web Jetadmin is te downloaden vanaf de HP online ondersteuningspagina (<http://www.hp.com/go/webjetadmin>).

Systemeisen

- Een webbrowser geïnstalleerd op uw computer. De HP geïntegreerde webserver werkt het beste met de recentere versies van de meeste webbrowsers. Netscape Navigator 6.2 of hoger, Microsoft Internet Explorer 5.01 of hoger voor Macintosh computers of Internet Explorer 6.0 of hoger voor Windows werken bijvoorbeeld goed met deze webserver.
- Een TCP (transmission control protocol)/IP (internet protocol)-netwerkaansluiting.
- Een HP Jetdirect printserver EIO (verbeterde invoer/uitvoer)-netwerkaart.

De HP geïntegreerde webserver openen

Opmerking

U kunt de pagina's van de geïntegreerde webserver niet bekijken buiten een firewall om.

- 1 Open uw webbrowser.
- 2 In het veld **Adres** of **Ga naar** voert u het IP-adres in dat aan het product is toegewezen (bijvoorbeeld, `http://192.168.1.1`) of de hostnaam (bijvoorbeeld; `http://www.[uw_server].com`).

Als u het IP-adres van het product niet weet, kunt u dit vinden op de Configuratiepagina. Voor informatie over het afdrucken van de Configuratiepagina vanaf het bedieningspaneel kunt u de gebruikershandleiding raadplegen die bij uw product is geleverd.

Aanmelden en afmelden

De HP geïntegreerde webserver heeft pagina's die kunnen worden gebruikt om productinformatie te bekijken en om de configuratieopties te wijzigen. De pagina's die verschijnen en de instellingen hierop, zijn afhankelijk van hoe u toegang hebt verkregen tot de HP EWS (geïntegreerde webserver): als een algemene gebruiker, als IT-beheerder of als serviceprovider. Deze wachtwoorden kunnen door een IT-beheerder of een serviceprovider worden aangepast.

Als een gebruiker zich zonder wachtwoord heeft aangemeld op de HP geïntegreerde webserver terwijl deze met een wachtwoord is beveiligd, is alleen het tabblad Informatie beschikbaar. Als er geen wachtwoord is ingesteld of als u zich hebt aangemeld als een IT-beheerder of serviceprovider, zijn alle drie tabbladen (Informatie, Instellingen en Netwerk) beschikbaar zodra u de HP geïntegreerde webserver hebt geopend.

Als een wachtwoord is ingesteld, moet u zich als IT-beheerder of servicegebruiker aanmelden om toegang te krijgen tot de beveiligde tabbladen van de HP geïntegreerde webserver (Instellingen en Netwerk). Om u aan te melden, klikt u op de link **Aanmelden**. Het dialoogvenster Netwerkwachtwoord invoeren verschijnt, zoals is weergegeven in de volgende illustratie.

Opmerking

Het uiterlijk van het aanmeldingsvenster is afhankelijk van uw besturingssysteem.



Zie "[Beveiliging](#)" op [pagina 31](#) voor informatie over het wijzigen van wachtwoorden in de functie van IT-beheerder. Raadpleeg de servicehandleiding van het product als u serviceprovider bent.

Als u zich hebt aangemeld als IT-beheerder, sluit u de browser of klikt u op de link **admin afmelden** rechtsboven in het venster en sluit u vervolgens de browser.

Opmerking

Om het afmelden te voltooien, moet u de browser sluiten.

Bladeren door de HP geïntegreerde webserver

U kunt door de pagina's van de HP geïntegreerde webserver bladeren door te klikken op een van de tabbladen (**Informatie**, **Instellingen** en **Netwerk**) en vervolgens klikt u op een van de menu's op de navigatiebalk die u aan de linkerzijde van het scherm kunt vinden.

In de volgende illustratie en tabel wordt informatie over de EWS-vensters.

Opmerking

Het uiterlijk van de EWS-vensters kunnen verschillen van de illustraties in deze gebruikershandleiding. Dit is afhankelijk van de kenmerken van het product en de instellingen die door uw IT-beheerder zijn aangebracht.

1 hp LaserJet 9065mfp / 192.168.0.10
hp LaserJet 9065mfp

2 Informatie Instellingen Netwerk Log In 3

5 Status apparaat 4

Status apparaat

Gereed

Stop Verder

Benodigdheden

Zwarte toner: OK
Bestel HP onderd.: Q3681C (Americas), Q3682C (Europe), Q3683C (Asia Pacific)

Voorste nietjes: OK
Bestel HP onderd.: Q3641A

Achterste nietjes: OK
Bestel HP onderd.: Q3641A

Details benodigdheden

Media

Input/Output	Status	Formaat	Type
LADE 1		11X17	GEWOON
LADE 2		A3	GEWOON
LADE 3		LETTER	GEWOON
LADE 4		LETTER	GEWOON
LADE 5		LETTER	GEWOON
BOVENSTE BAK		N.v.t.	N.v.t.
HOOFD BAK		N.v.t.	N.v.t.

Instellingen wijzigen

Capaciteiten

Serienummer apparaat: CNZZX91001
Serienummer controller afdrukken: S46XXXXXXXXX
Firmwareversie ICB: D4-0101
PRCB Firmware Version:
C1: 37-B002
C2: 15-B000
C3: 16-EBG0

Onderdeel	Kenmerk EWS-venster	Omschrijving	Meer informatie
1	Productnaam en IP-adres	Hier vindt u de productnaam en het IP-adres.	

Onderdeel	Kenmerk EWS-venster	Omschrijving		Meer informatie
2	Tabbladen	Tabblad Informatie	Hierop kunt u informatie over het product bekijken. U kunt het product niet vanaf deze pagina's configureren.	Zie "Productstatus bekijken op de pagina's van het tabblad Informatie" op pagina 7.
		Tabblad Instellingen	Gebruik de functie op dit tabblad om het product te configureren.	Zie "Het product configureren vanaf de pagina's op het tabblad Instellingen" op pagina 19.
		Tabblad Netwerk	Hierop kunt u de netwerkstatus bekijken en de netwerkkaart van het product configureren.	Zie "Netwerk beheren vanaf de pagina's op het tabblad Netwerk" op pagina 45.
3	Log in	Afhankelijk van soort gebruiker	Aanmelding als IT-beheerder of serviceprovider.	<ul style="list-style-type: none"> Zie "Aanmelden en afmelden" op pagina 3.
4	Inhoud van de pagina	Verschildt per menu	Klik op een menu op een pagina weer te geven.	<ul style="list-style-type: none"> Zie "Productstatus bekijken op de pagina's van het tabblad Informatie" op pagina 7. Zie "Het product configureren vanaf de pagina's op het tabblad Instellingen" op pagina 19. Zie "Netwerk beheren vanaf de pagina's op het tabblad Netwerk" op pagina 45.
5	Menu's	Verschildt per tabblad	Klik op een tabblad om de menu's weer te geven.	
6	Overige links	hp instant support	Hiermee gaat u naar een set bronnen op het web waarmee u specifieke problemen kunt oplossen en waar u kunt bekijken welke extra services er voor uw HP product beschikbaar zijn.	<ul style="list-style-type: none"> Zie "De Overige links als hulpbron gebruiken" op pagina 47. Zie "hp instant support" op pagina 48. Zie "Productondersteuning" op pagina 48. Zie "Mijn Serviceprovider en Mijn Servicecontract" op pagina 49.
		Productondersteuning	Gebruik de specifieke informatie van uw product op de HP website om een probleem op te lossen.	
		Mijn Serviceprovider	Hiermee kunt u verbinding met uw homepage of uw serviceprovider tot stand brengen. Opmerking: deze link verschijnt alleen als deze door de serviceprovider is geconfigureerd.	
		Mijn Servicecontract	Hiermee kunt u een verbinding met een pagina tot stand brengen waarin de terminologie en beperkingen van uw servicecontract worden vermeld. Opmerking: deze link verschijnt alleen als deze door de serviceprovider is geconfigureerd.	

2 Productstatus bekijken op de pagina's van het tabblad Informatie

De informatiepagina's zijn alleen voor informatieve doeleinden bestemd. U kunt het apparaat niet vanaf deze pagina's configureren. Als u het apparaat wilt configureren via EWS, gaat u naar "[Het product configureren vanaf de pagina's op het tabblad Instellingen](#)" op pagina 19.

Hieronder volgen de informatiepagina's:

- Status apparaat (pagina 8)
- Configuratiepagina (pagina 10)
- Status benodigdheden (pagina 12)
- Logbestand (pagina 13)
- Gebruikspagina (pagina 14)
- Apparaatgegevens (pagina 15)
- Afdrukken (pagina 16)

Opmerking

Sommige producten ondersteunen niet alle bovengenoemde pagina's.

Status apparaat

Gebruik de pagina Status apparaat om de huidige status van het product te bekijken. In de volgende illustratie en tabel wordt aangegeven hoe u deze pagina kunt gebruiken.

hp LaserJet 9065mfp / 192.168.0.10
hp LaserJet 9065mfp

Informatie | Instellingen | Netwerk | [Log In](#)

1 **Status apparaat**

2 Gereed

3 Stop Verder

4 **Benodigheden**

Zwarte toner: OK
Bestel HP onderd.: Q3681C (Americas), Q3682C (Europe), Q3683C (Asia Pacific)

Voorste nietjes: OK
Bestel HP onderd.: Q3641A

Achterste nietjes: OK
Bestel HP onderd.: Q3641A

5 [Details benodigheden](#)

6 **Media**

Input/Output	Status	Formaat	Type
LADE 1		11X17	GEWOON
LADE 2		A3	GEWOON
LADE 3		LETTER	GEWOON
LADE 4		LETTER	GEWOON
LADE 5		LETTER	GEWOON
BOVENSTE BAK		N.v.t.	N.v.t.
HOOFDBAK		N.v.t.	N.v.t.

7 [Instellingen wijzigen](#)

8 **Capaciteiten**

Serienummer apparaat: CNZZX91001
Serienummer controller afdrukken: S46XXXXXXXXX
Firmwareversie ICB: D4-0101
PRCB Firmware Version:
C1: 37-B002
C2: 15-B000
C3: 16-EBG0

Onderdeel	Gedeelte op de pagina	Informatie of mogelijkheid die in het gedeelte beschikbaar is
1	EWS-tabbladen en menu's	Zie "Bladeren door de HP geïntegreerde webserver" op pagina 5 voor meer informatie.
2	Status apparaat	Geeft de productstatus weer (dezelfde status verschijnt ook op het display van het bedieningspaneel).
3	Knoppen op het bedieningspaneel	Gebruik de knoppen op het bedieningspaneel zoals u ze zou gebruiken op het product. Ga naar de pagina Beveiliging op het tabblad Instellingen om te selecteren welke knoppen op het bedieningspaneel op deze pagina verschijnen.

Onderdeel	Gedeelte op de pagina	Informatie of mogelijkheid die in het gedeelte beschikbaar is
4	Benodigdheden	Geeft de status voor elk onderdeel weer. Status van de zwarte toner kan OK, LEEG of BIJNA LEEG zijn. Status van de nietjes (voorste nietjes of achterste nietjes) kan OK of OP zijn. De status van de nietjes verschijnt alleen als er een afwerkingheid is geïnstalleerd.
5	Details benodigdheden	Hiermee wordt de pagina Status benodigdheden geopend waar u de informatie kunt bekijken over de benodigdheden van het apparaat.
6	Media	Geeft de status- en configuratie-informatie voor de invoerladen en uitvoerbakken weer.
7	Instellingen wijzigen	Opende pagina Overige instellingen waar u de instellingen voor de papiersoort kunt wijzigen.
8	Capaciteiten	Geeft de onderdelen weer die in het product zijn geïnstalleerd.

Configuratiepagina

Gebruik de Configuratiepagina om de huidige productinstellingen te bekijken, printerproblemen op te lossen en de installatie van optionele accessoires, zoals de DIMM's (dual inline memory modules) of apparatuur voor papierverwerking te controleren. In de volgende illustratie en tabel wordt aangegeven hoe u deze pagina kunt gebruiken.

hp LaserJet 9065mfp / 192.168.0.10
hp LaserJet 9065mfp

Log In

1 Informatie

Status apparaat
Configuratiepagina
Status benodigheden
Logbestand
Gebruikspagina
Apparaatgegevens
Afdrukken

Overige links
[hp instant support](#)
[Productondersteuning](#)

Configuratiepagina

2 Apparaatgegevens

Productnaam:	hp LaserJet 9065mfp
Apparaatnaam:	hp LaserJet 9065mfp
Apparaatmodel:	CXXXXA
Serienummer apparaat:	CNZZX91001
Serienummer controller afdrukken:	S46XXXXXXX
PCB Firmware Version:	C1: 37-B002 C2: 15-B000 C3: 16-EBG0 C4: 11-0000 C5: 12-B000 D4-0101
Firmwareversie ICB:	D4-0101
Firmware controller afdruk:	20030919 06.036.0
Service ID:	00000
PS Wacht time-out:	300 seconden

3 Geïnst. personality's en opties

Controller Afdrukken:	
PCL	(20010402)
PCLXL	(20010402)
POSTSCRIPT	(20010402)
PDF	(20021216)
MIME	(105)
DIMM-sleuf 1:	Kant 1: 8 Mbyte Flash Kant 2: 8 Mbyte Flash
DIMM-sleuf 2:	Kant 1: 128 Mbyte SDRAM Kant 2: 128 Mbyte SDRAM
DIMM-sleuf 3:	Leeg
DIMM-sleuf 4:	Leeg
EIO 1:	HP J6073A
EIO 2:	HP JetDirect J6057A
DISK opslagcapaciteit:	18949 Mbytes

4 Geheugen

Geheugen controller Afdrukken:	256 MB
Geheugen controller Kopiëren:	320 MB
DWS:	6.0
Automatisch opslaan van bronnen ingeschakeld	

5 Beveiliging controller Afdrukken

Blokkeren bedieningspaneel:	GEEN
Wachtwoord bedieningspaneel:	UITGESCHAKELD
Type apparatuur: DISK	Schrijfbeveiliging: UITGESCHAKELD

6 Papierladen en -opties

Standaard papierformaat:	LETTER
Formaat la 1:	11X17
La 1 srt:	GEWOON
Formaat la 2:	A3
Formaat la 3:	LETTER
Formaat la 4:	LETTER
Formaat la 5:	LETTER
Duplex-eenheid	
Nietmachine	
Perforator	

Intern
Hewlett-Packard
hp 2500 sheet multifunction finisher [1 2- exe2] Q3634A
hp 3 hole punch kit Q3635A
hp post-insertion kit Q3636A
Invoerladen:
1: LADE 1, 100 vellen
2: LADE 2, 500 vellen
3: LADE 3, 500 vellen
4: LADE 4, 1500 vellen
5: LADE 5, 4000 vellen
Uitvoerbakken:
1: BOVENSTE BAK, 250 vel, Afrd. bo./ond.
2: HOOFDBAK, 2500 vel, Afrd. bo./ond.

Opmerking: zie de tabel op de volgende pagina voor informatie over de onderdelen.

Onderdeel	Gedeelte op de pagina	Informatie of mogelijkheid die in het gedeelte beschikbaar is
1	EWS-tabbladen en menu's	Zie " Bladeren door de HP geïntegreerde webserver " op pagina 5 voor meer informatie.
2	Apparaatgegevens	Geeft het serienummer, versienummers en overige informatie voor het product weer.
3	Geïnstalleerde personality's en opties	Biedt een overzicht van alle printertalen die geïnstalleerd zijn (zoals PCL (printer command language) en PS (PostScript)) en geeft de opties weer die geïnstalleerd zijn in alle DIMM- en EIO-sleuven.
4	Geheugen	Geeft informatie over het geheugen, PCL DWS (Driver Work Space) en bronopslaginformatie.
5	Beveiliging controller Afdrukken	Geeft de status van de beveiliging van het bedieningspaneel weer en de opties voor schrijfbeveiliging van de schijf.
6	Papierladen en -opties	Geeft het formaat en soort afdrukmateriaal weer dat voor elke lade in het product is gespecificeerd. Als een duplexeenheid of een andere accessoire voor papierverwerking is geïnstalleerd op het product, wordt de informatie over deze apparaten hier ook weergegeven.

Status benodigheden

De pagina Status benodigheden toont gedetailleerde informatie over de benodigheden en geeft onderdeelnummers voor de originele HP benodigheden weer. (Wanneer u nieuwe producten bestelt, is het handig het onderdeelnummer bij de hand te hebben.) In de volgende illustratie en tabel wordt aangegeven hoe u deze pagina kunt gebruiken.

The screenshot shows the HP LaserJet 9065mfp status page. At the top, there is a blue header with the HP logo and the text 'hp LaserJet 9065mfp / 192.168.0.10'. Below this, there are tabs for 'Informatie', 'Instellingen', and 'Netwerk'. The 'Informatie' tab is selected. On the left side, there is a navigation menu with items like 'Status apparaat', 'Configuratiepagina', 'Status benodigheden', 'Logbestand', 'Gebruikspagina', 'Apparaatgegevens', and 'Afdrukken'. The 'Status benodigheden' item is highlighted. Below the navigation menu, there is a section titled 'Status benodigheden' with a sub-section 'Installeerbaar door klant'. This section contains two items: 'Zwarte toner' and 'Nietcassette'. The 'Zwarte toner' item shows 'Toner bijna op bereikt: NEE' and 'Aantal afgedrukte pagina's bij toner bijna op: 0'. The 'Nietcassette' item shows 'Voorste nietjes: OK' and 'Achterste nietjes: OK'. There are three numbered callouts: 1 points to the navigation menu, 2 points to the 'Zwarte toner' item, and 3 points to the 'Overige links' section.

Onderdeel	Gedeelte op de pagina	Informatie of mogelijkheid die in het gedeelte beschikbaar is
1	EWS-tabbladen en menu's	Zie "Bladeren door de HP geïntegreerde webserver" op pagina 5 voor meer informatie.
2	Zwarte toner	Geeft de onderdeelnummers voor toner weer, geeft aan of de status Toner bijna op is bereikt en geeft het aantal afgedrukte pagina's aan sinds de status Toner bijna op is bereikt.
3	Nietcassette	Geeft de status voor Voorste nietjes en Achterste nietjes (OK of OP) en het onderdeelnummer van de HP Nietcassette weer. De status van de nietjes verschijnt alleen als er een afwerkeenheid is geïnstalleerd.

Logbestand

Op de pagina Logbestand staan de meest recente apparaatgebeurtenissen, waaronder papierstoringen, verwerkingsfouten en andere printerfouten. In de volgende illustratie en tabel wordt aangegeven hoe u deze pagina kunt gebruiken.

hp LaserJet 9065mfp / 192.168.0.10
hp LaserJet 9065mfp

Log In

1

2

3

4

5

6

Logbestand Controller Afdrukken

Serienummer: CNZZX91001
Aantal ingaves in gebruik: 3
Maximum aantal ingaves: 50

Aantal	Aantal pagina's	Gebeurtenis	Omschrijving
3	6060	68 3D03	
2	5080	68 0502	
1	3100	68 1C80	Controller-fout printer

Overige links
[hp instant support](#)
[Productondersteuning](#)

Onderdeel	Gedeelte op de pagina	Informatie of mogelijkheid die in het gedeelte beschikbaar is
1	EWS-tabbladen en menu's	Zie "Bladeren door de HP geïntegreerde webserver" op pagina 5 voor meer informatie.
2	Aantal	Geeft de volgorde aan waarin de fouten zijn opgetreden. De laatst voorgekomen fout heeft het hoogste nummer.
3	Aantal pagina's	Geeft het aantal pagina's weer dat was afgedrukt op het product op het moment dat de fout optrad.
4	Gebeurtenis	Geeft de interne foutcode aan voor elke fout.
5	Omschrijving	Geeft een korte omschrijving van enkele fouten.
6	Productondersteuning	Biedt toegang tot de ondersteuningswebsite van HP voor productspecifieke probleemoplossingen.

Gebruikspagina

De gebruikspagina geeft het aantal pagina's weer voor elk soort afdruk materiaal dat door het apparaat is verwerkt alsmede het aantal dubbelzijdige pagina's. Het totale aantal wordt berekend door de som van het aantal afgedrukte pagina's en het aantal gekopieerde pagina's te vermenigvuldigen met het aantal eenheden.

De informatie op deze pagina kan worden gebruikt om vast te stellen hoeveel toner of papier in voorraad moet blijven. In de volgende illustratie en tabel wordt aangegeven hoe u deze pagina kunt gebruiken.

hp LaserJet 9065mfp / 192.168.0.10
hp LaserJet 9065mfp

hp invent

Info Instellingen Netwerk Log In

1 Informatie

Status apparaat
Configuratiepagina
Status benodigheden
Logbestand
Gebruikspagina
Apparaatgegevens
Afdrukken

2 Gebruiksstatistieken (equivalent)

Gebruikspagina

Identificatie

S/Nr: CNZZX91001
Productnaam: hp LaserJet 9065mfp
Apparaatnaam: hp LaserJet 9065mfp

3 Eenheden

Overige links
[hp instant support](#)
[Productondersteuning](#)

AFGEDRUKT (AFDRUKKEN & KOPIËREN)

Paginaformaat	Aantal afgedrukte pagina's	Aantal gekopieerde pagina's	Eenheden	Totaal
LETTER	17,456	4,609	1.0	22,065.0
LEGAL	160	0	1.0	160.0
A4	0	0	1.0	0.0
11X17	0	0	2.0	0.0
A3	0	0	2.0	0.0
B4(JIS)	0	0	1.5	0.0
B5(JIS)	0	0	0.7	0.0
AANGEPAST	621	54	1.0	675.0
A5	0	0	0.5	0.0
8K	0	0	1.7	0.0
16K	0	0	0.8	0.0
EXECUTIVE(JIS)	0	0	1.1	0.0
5.5x8.5	0	0	0.5	0.0
TOTAAL APPARAATGEBRUIK				22,900.0
Enkelzijdig op enkelzijdig	21 056	Enkelzijdig op dubbelzijdig		1756
Dubbelzijdig op enkelzijdig	38	Dubbelzijdig op dubbelzijdig		50
Totaal aantal afgedrukte enkelzijdige pagina's	21 094	Totaal aantal afgedrukte dubbelzijdige pagina's		1806

ADI GEBRUIK (KOPIËREN & VERZENDEN)

ADF Enkelzijdige pagina's: 622
ADF Dubbelzijdige pagina's: 38
ADF Totaal aantal pagina's: 660

GESCAND (VERZENDEN)

Scanaantal versturen: 014

4 Dekking

Zwart Dekking: 9,895%

Onderdeel	Gedeelte op de pagina	Informatie of mogelijkheid die in het gedeelte beschikbaar is
1	EWS-tabbladen en menu's	Zie "Bladeren door de HP geïntegreerde webserver" op pagina 5 voor meer informatie.

Onderdeel	Gedeelte op de pagina	Informatie of mogelijkheid die in het gedeelte beschikbaar is
2	Gebruiksstatistieken (equivalent)	Geeft de soorten pagina's aan die zijn afgedrukt, het aantal enkelzijdige pagina's dat is afgedrukt, het aantal dubbelzijdige pagina's dat is afgedrukt en het totale aantal pagina's dat is afgedrukt.
3	Eenheden	Een eenheid staat gelijk aan een standaardpagina van Letter-formaat. Alle overige paginaformaten worden vergeleken met dit standaardformaat. Het papier met Ledger-formaat (11x17) heeft bijvoorbeeld twee keer het formaat van Letter-papier en telt als twee eenheden. Een pagina met Ledger-formaat die dubbelzijdig wordt afgedrukt, telt als vier eenheden.
4	Dekking	Geeft de hoeveelheid gebruikte toner op een afgedrukte pagina aan.

Apparaatgegevens

Op de pagina Apparaatgegevens worden de apparaatnaam, het activanummer, de bedrijfsnaam, de naam van de contactpersoon, de locatie en het IP-adres van het apparaat, de productnaam, het modelnummer en het serienummer van het apparaat vermeld.

De naam van het apparaat, het activanummer, de bedrijfsnaam, de naam van de contactpersoon en de locatie van het apparaat kunnen worden geconfigureerd op de pagina Apparaatgegevens die u op het tabblad **Instellingen** kunt vinden.

The screenshot shows the HP LaserJet 9065mfp web interface. At the top left is the HP logo and 'invent' text. A blue header bar contains 'hp LaserJet 9065mfp / 192.168.0.10' and 'hp LaserJet 9065mfp'. Below the header are three tabs: 'Informatie' (selected), 'Instellingen', and 'Netwerk'. A 'Log In' link is in the top right. On the left is a navigation menu with items: 'Status apparaat', 'Configuratiepagina', 'Status benodigdheden', 'Logbestand', 'Gebruikspagina', 'Apparaatgegevens' (highlighted), and 'Afdrukken'. Below the menu is a box for 'Overige links' with links to 'hp instant support' and 'Productondersteuning'. The main content area is titled 'Apparaatgegevens' and lists the following information:

Apparaatnaam:	hp LaserJet 9065mfp
Activanummer:	1234
Naam bedrijf:	your company
Contactpersoon:	your name
Locatie apparaat:	your location
IP adres:	192.168.0.10
Productnaam:	hp LaserJet 9065mfp
Apparaatmodel:	CXXXXA
Serienummer apparaat:	CNZZX91001

Afdrukken

U kunt deze pagina gebruiken om één bestand per keer af te drukken vanaf een apparaat dat de geïntegreerde webserver van HP ondersteunt. Deze functie is met name handig als u een mobiele gebruiker bent, omdat u dan geen printerdriver van het product hoeft te installeren om af te drukken. U kunt dus altijd en overal afdrukken.

U kunt afdruklare bestanden afdrukken, zoals documenten die zijn gegenereerd met behulp van de driveroptie "Afdrukken naar bestand" (standaard PRN-extensie), PCL-documenten, PS-documenten, PDF-documenten en tekst (TXT)-bestanden.

In de volgende illustratie en tabel wordt aangegeven hoe u deze pagina kunt gebruiken.

Opmerking

De pagina Afdrukken (en de bijbehorende menuoptie aan de linkerzijde) is alleen beschikbaar als deze is geconfigureerd om op het tabblad Beveiliging te verschijnen. Zie "Beveiliging" op pagina 31 voor meer informatie.

hp LaserJet 9065mfp / 192.168.0.10
hp LaserJet 9065mfp

Informatie Instellingen Netwerk Log In

1 Status apparaat
Configuratiepagina
Status benodigheden
Logbestand
Gebruikspagina
Apparaatgegevens
Afdrukken

2 Status apparaat **Gereed**

Geef het document aan dat u wilt afdrukken door de optie te gebruiken die hieronder wordt weergegeven en selecteer vervolgens de knop Toepassen.

Opmerking: Voor het afdrukken van 'afdruklare' documenten(bijv. .ps, .pdf, .pcl, .txt), voert u de bestandsnaam van het document in.

3 Optie 1

Selecteer het document dat u wilt downloaden vanaf uw harde schijf of bestandsserver op het netwerk.

Kies bestand

4 Optie 2

Voer het adres van het document in om toegang via het web te krijgen. Voer het adres in met de volgende notatie:

http://www.(uw_server).com/gewenstbestand.ps

Adres

Onderdeel	Gedeelte op pagina	Informatie of mogelijkheid die in het gedeelte op de pagina beschikbaar is
1	EWS-tabbladen en menu's	Zie "Bladeren door de HP geïntegreerde webserver" op pagina 5 voor meer informatie.
2	Status apparaat	Geeft de productstatus weer (dezelfde als op de pagina Status apparaat en op het display van het bedieningspaneel).
3	Optie 1	Drukt een bestand af dat zich op uw laptop, computer of op een bestandsserver van het netwerk bevindt.
4	Optie 2	Drukt een bestand af dat u vanaf het web kunt openen.

Een bestand afdrukken met behulp van de pagina Afdrukken

- 1 Voer *één* van de volgende handelingen uit als u een bestand wilt afdrukken met behulp van de pagina Afdrukken:
 - Klik op **Bladeren** om naar het gewenste bestand te bladeren dat u wilt afdrukken (optie 1).

-of-

 - Voer het adres (beginnend met "http://" of "https://") van een bestand in dat u wilt afdrukken en dat beschikbaar is via het web (optie 2).
- 2 Klik op **Toepassen**.

3 Het product configureren vanaf de pagina's op het tabblad Instellingen

Gebruik de pagina's op het tabblad **Instellingen** om het product vanaf uw computer te configureren. Hieronder volgen de pagina's op het tabblad Instellingen:

- Apparaat configureren (pagina 20)
- E-mailserver (pagina 22)
- Waarschuwingen (pagina 24)
- AutoSend (pagina 30)
- Beveiliging (pagina 31)
- Overige links bewerken (pagina 32)
- Apparaatgegevens (pagina 34)
- Taal (pagina 35)
- Datum & tijd (pagina 36)
- Bestelinformatie (pagina 38)
- Overige instellingen (pagina 39)
- Schema AAN/UIT (pagina 40)
- Kopieermonitor (pagina 42)

Opmerking

Sommige producten ondersteunen niet alle bovengenoemde pagina's.

Apparaat configureren

U kunt de pagina Apparaat configureren gebruiken om de pagina's met productinformatie af te drukken en om het product *op afstand* te configureren. In de volgende illustratie, tabel en voorbeeldprocedure wordt beschreven hoe u deze pagina kunt gebruiken. Het volgende voorbeeld geeft de opties van het menu **Informatie** weer.

Opmerking

Als uw product een display op het bedieningspaneel heeft, zijn deze menu's dezelfde als de menu's die beschikbaar zijn op het bedieningspaneel op uw product. Sommige van de menu's op het bedieningspaneel van het product zijn niet beschikbaar vanaf de geïntegreerde webserver van HP.

Zie de documentatie die bij uw product is geleverd voor meer informatie over de verschillende menu's die door uw product worden ondersteund.

Onderdeel	Gedeelte op de pagina	Informatie of mogelijkheid die in het gedeelte beschikbaar is	
1	EWS-tabbladen en menu's	Zie "Bladeren door de HP geïntegreerde webserver" op pagina 5 voor meer informatie.	
2	Selecteer een menu	Menu INFORMATIE	Hiermee kunt u de pagina's met productinformatie afdrukken. Deze pagina's bevatten gegevens over het product en de configuratie ervan.
		Menu APPARAAT CONFIGUREREN	Hiermee kunt u het product configureren en daardoor de functies van het product aanpassen. U kunt in dit menu bijvoorbeeld de personality-instellingen voor het product opgeven, zoals de instellingen voor afdrukkwaliteit of de bestemmingsbakken.
		Menu DIAGNOSTIEK	Hiermee kunt het logbestand afdrukken, een papierbaantest uitvoeren, de uitvoerbak en de modus voor dubbelzijdig afdrukken configureren en het aantal exemplaren instellen.

Onderdeel	Gedeelte op de pagina	Informatie of mogelijkheid die in het gedeelte beschikbaar is
3	Plusteken	Klik voor de submenu's of subitems op het plusteken (+) naast een menu of klik op het menu zelf.
4	Menu met subitems	Hiermee hebt u toegang tot de productinformatie of de configuratie van het product.

De menu's op de pagina Apparaat configureren gebruiken

De onderstaande procedure dient *alleen* als voorbeeld. Andere menuopties kunnen op vergelijkbare wijze worden ingesteld.

hp LaserJet 9065mfp / 192.168.0.10
hp LaserJet 9065mfp

Informatie **Instellingen** Netwerk [Log In](#)

Apparaat configureren

E-mailserver
Waarschuwingen
AutoSend
Beveiliging
Overige koppelingen bewerken
Apparaatgegevens
Taal
Datum & tijd
Bestelinformatie
Overige instellingen
Schema AAN/UIT
Kopieermonitor

Apparaat configureren

U kunt uw apparaat configureren door een configuratiemenu te selecteren uit de onderstaande navigatiestructuur. Zodra u een configuratiemenu hebt geselecteerd, kunt u de instellingen onder aan de pagina instellen.

Selecteer een menu

- INFORMATIE
- APPARAAT CONFIGUREREN
 - AFDRUKKEN
 - STAND. AANGEPAST PAPIERFORMAAT
 - PCL
 - AFDRUKKWALITEIT
 - SYSTEEM-INSTELLINGEN
 - I/O
 - HERSTEL
 - DIAGNOSTIEK

AFDRUKKEN

EXEMPLAREN	<input type="text" value="1"/> (1 - 32000)
STANDAARD PAPIERFORMAAT	LETTER
PAPIERBESTEMMING	HOOFDBAK
DUBBELZIJDIG	UIT
A4/LETTER VERVANGEN	NEE
LETTERTYPE COURIER	NORMAAL
BREDE A4	NEE
PS-FOUTEN AFDRUKKEN	UIT

Toepassen Annuleren

Opmerking

Printerdrivers en softwareprogramma's overschrijven regelmatig de selecties die in het menu **Afdrukken** worden gemaakt. Zie voor meer informatie de gebruikershandleiding die bij uw product is geleverd.

Alle wijzigingen worden doorgevoerd op de pagina Status apparaat, de Configuratiepagina en in het menu **Papierverwerking** (op de pagina Overige instellingen).

Volg deze stappen om een ander standaard papierformaat te selecteren (voorbeeldprocedure):

- 1 Klik op **APPARAAT CONFIGUREREN**.
- 2 Klik op **AFDRUKKEN**. De blauwe titelbalk **AFDRUKKEN** verschijnt onder in het scherm.
- 3 Klik op de pijl in het vervolgkeuzemenu **STANDAARD PAPIERFORMAAT** en selecteer het gewenste standaard papierformaat (u kunt bijvoorbeeld het standaard papierformaat **LETTER** wijzigen in **LEGAL**).
- 4 Klik op **Toepassen**.

E-mailserver

Gebruik de pagina E-mailserver om uw e-mailinstellingen te configureren voor uitgaande en inkomende e-mail. Met de instellingen op deze pagina kan het apparaat e-mailberichten verzenden en ontvangen, inclusief de productwaarschuwingen. In de volgende illustratie, tabel en procedures wordt beschreven hoe u deze pagina kunt gebruiken.

Onderdeel	Gedeelte op de pagina	Informatie of mogelijkheid die in het gedeelte beschikbaar is
1	EWS-tabbladen en menu's	Zie " Bladeren door de HP geïntegreerde webserver " op pagina 5 voor meer informatie.
2	Uitgaande e-mail	Hiermee kunt u de uitgaande e-mail configureren als u de functies Waarschuwingen of AutoSend wilt gebruiken. Zie " De pagina Waarschuwing met een product gebruiken " op pagina 25 voor meer informatie.
3	E-mailadres apparaat	Dit is het e-mailadres van het product dat in de productwaarschuwingen verschijnt. Dit is <i>niet</i> het e-mailadres dat u gebruikt om de opdrachten naar het product te verzenden. Zie " E-mailopdrachten naar het product verzenden " op pagina 29.
4	Inkomende e-mail (niet vereist voor e-mailwaarschuwingen)	Hiermee kunt u de inkomende e-mail configureren als u informatiepagina's van het product wilt opvragen met behulp van e-mailberichten. Zie " E-mailopdrachten naar het product verzenden " op pagina 29 voor meer informatie.

Uitgaande e-mail configureren

U moet de uitgaande e-mail configureren als u de functies Waarschuwingen of AutoSend wilt gebruiken.

- 1 Verzamel de volgende informatie. (Doorgaans beschikt uw netwerk- of e-mailbeheerder over de benodigde informatie voor het configureren van uitgaande e-mail.)
 - Het IP-adres van de SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)-server op uw netwerk. De EWS gebruikt het IP-adres van de SMTP-server voor het doorsturen van e-mailberichten naar andere computers.
 - Het suffix van de e-maildomeinnaam dat wordt gebruikt voor e-mailberichten binnen uw organisatie.
- 2 Schakel het selectievakje **Uitgaande e-mail inschakelen** in.
- 3 Voer het IP-adres van de SMTP-server in het tekstvak **SMTP-server** in.
- 4 Voer de domeinnaam in en klik vervolgens op **Toepassen** om de wijzigingen op te slaan.

Inkomende e-mail configureren

U moet de inkomende e-mail configureren als u informatiepagina's van het product wilt opvragen met behulp van e-mailberichten. Zie "[E-mailopdrachten naar het product verzenden](#)" op [pagina 29](#) voor meer informatie.

- 1 Definieer een POP3-account (Post Office Protocol 3) voor het product op een e-mailserver binnen het netwerk van uw organisatie.

Voor elke POP3-account is een gebruikersnaam en een wachtwoord vereist. Samen met de domeinnaam van het product (die is opgegeven in de uitgaande e-mailconfiguratie) vormt de gebruikersnaam het e-mailadres voor het product. Als de gebruikersnaam van de POP3-account bijvoorbeeld "product" is en de POP3-server is "hp.com", dan wordt het e-mailadres van de printer "product@hp.com".

Opmerking

Elk product dat is geconfigureerd voor inkomende e-mail, moet een eigen POP3-account krijgen op de e-mailserver van uw netwerk.

POP3-accounts worden meestal geconfigureerd door uw netwerk- of e-mailbeheerder.

- 2 Schakel het selectievakje **Inkomende e-mail inschakelen** in.
- 3 Voer het IP-adres in van de POP3-server in het tekstvak **POP3 Server**.
- 4 Voer de gebruikersnaam en het wachtwoord in voor de postbusaccount van het product en klik vervolgens op **Toepassen** om de wijzigingen op te slaan.

Waarschuwingen

Op de pagina Waarschuwingen kunnen IT-beheerders het product instellen om waarschuwingen te verzenden met behulp van e-mailberichten. Mits geconfigureerd kunnen waarschuwingen automatisch worden verzonden met informatie over benodigdheden, de status van de papierbaan, service en adviezen. U kunt meerdere personen waarschuwingen sturen waarbij elke persoon slechts die waarschuwingen ontvangt die zijn aangegeven. Een beheerdersassistent is bijvoorbeeld verantwoordelijk voor het bestellen van toner of het oplossen van problemen en kan waarschuwingen ontvangen zodra de toner bijna op is of als er een papierstoring optreedt. Ook kan de levensduur van onderdelen worden beheerd door een externe serviceprovider. Deze kan bijvoorbeeld waarschuwingen ontvangen over het onderhouden van het apparaat en het bijvullen van nietjes in het voorste of achterste nietapparaat.

U kunt maximaal vier verschillende bestemmingslijsten maken, waarbij u maximaal 20 ontvangers per lijst kunt invoeren. In de volgende illustratie, tabel en procedures wordt beschreven hoe u deze pagina kunt gebruiken.

Opmerking

De uitgaande e-mail moet zijn ingeschakeld als u de waarschuwingen wilt laten functioneren. Zie "Uitgaande e-mail configureren" op pagina 23 voor het inschakelen van uitgaande e-mail.

hp LaserJet 9065mfp / 192.168.0.10
hp LaserJet 9065mfp

Log In

1

Apparaat configureren
E-mailserver
Waarschuwingen
AutoSend
Beveiliging
Overige koppelingen bewerken
Apparaatgegevens
Taal
Datum & tijd
Bestelinformatie
Overige instellingen
Schema AAN/UIT
Kopieermonitor

Waarschuwingen

De waarschuwingen worden op dit moment geconfigureerd voor de volgende bestemmingslijsten. Voor het maken van wijzigingen, klik op de gewenste knop naast de lijst. Beweeg de aanwijzer over een knop voor meer informatie.

Opmerking: Om waarschuwingen te laten functioneren, moet uitgaande post op de pagina E-mailserver worden geconfigureerd.

Lijstnaam	Waarschuwingsbestemmingen	Geselecteerde waarschuwingen	Bijlagen (optioneel)
List 1	admin@your_company.com	Vervang de tonerflres Vervang tonerflres (leeg) Papierblokkade verwijderen Sluit laden, kleppen en kappen	Statuspagina benodigdheden Gebruikspagina
		3 Bewerken	4 Test
			5 Verwijderen
List2	service_provider@your_company.com	Vervang de tonerflres Vervang tonerflres (leeg) Controller-fout printer Oproepfout operator Papierblokkade verwijderen	Statuspagina benodigdheden Gebruikspagina Configuratiepagina
		Bewerken	Test
			Verwijderen
List 3	anyone@your_company.com	Lade open Lade leeg (vullen)	Statuspagina benodigdheden
		Bewerken	Test
			Verwijderen

6 Nieuwe bestemmingslijst

Overige links
[hp instant support](#)
[Productondersteuning](#)

Onderdeel	Gedeelte op de pagina	Informatie of mogelijkheid die in het gedeelte beschikbaar is
1	EWS-tabbladen en menu's	Zie " Bladeren door de HP geïntegreerde webserver " op pagina 5 voor meer informatie.
2	Overzicht van bestemmingslijst	Geeft de huidige selecties weer voor elke bestemming.
3	Bewerken	Klik hierop om wijzigingen aan te brengen in de bestemming of bestemmingslijst.
4	Test	Klik hierop voor het verzenden van een testwaarschuwing naar de bestemming of bestemmingslijst.
5	Verwijderen	Klik hierop om de bestemming of bestemmingslijst te verwijderen.
6	Nieuwe bestemmingslijst	Klik hierop om de instellingen voor een nieuwe bestemmingslijst voor waarschuwingen te definiëren.

De pagina Waarschuwing met een product gebruiken

Dit gedeelte bevat informatie over de volgende waarschuwingfuncties:

- "[Waarschuwingen configureren](#)" op [pagina 25](#)
- "[De configuratie van een bestemmingslijst testen](#)" op [pagina 28](#)
- "[Bestemmingen en bestemmingslijsten verwijderen](#)" op [pagina 29](#)

Waarschuwingen configureren

U kunt maximaal vier verschillende bestemmingslijsten maken, waarbij u maximaal 20 ontvangers per lijst kunt invoeren.

- 1 Voer een van de volgende handelingen uit:
 - Voor het maken van een nieuwe bestemmingslijst klikt u op **Nieuwe bestemmingslijst**.
 - of-
 - Voor het wijzigen van een bestaande bestemmingslijst klikt u op **Bewerken** naast de lijst die u wilt wijzigen.

Opmerking

Zie "[De configuratie van een bestemmingslijst testen](#)" op [pagina 28](#) en "[Bestemmingen en bestemmingslijsten verwijderen](#)" op [pagina 29](#) voor meer informatie over het testen of verwijderen van een waarschuwing.

Het venster dat verschijnt, lijkt op het venster in de volgende illustratie.

The screenshot shows the HP LaserJet 9065mfp settings interface. At the top, there's a blue header with the HP logo and 'invent' text. Below that, a navigation bar contains 'Informatie', 'Instellingen', and 'Netwerk' tabs, with 'Instellingen' selected. A 'Log In' link is on the right. A left sidebar lists various settings categories like 'Apparaat configureren', 'E-mailserver', 'Waarschuwingen', etc. The main content area is titled 'Waarschuwingen - instellen'. It is divided into four steps: Step 1 (entering a list name), Step 2 (selecting notification destinations like email or website), Step 3 (selecting specific warning types and their thresholds), and Step 4 (selecting which pages to include in email notifications). A table in Step 3 lists warning types such as 'Vervang de tonerflles' and 'Papierblokkade verwijderen' with checkboxes for selection and input fields for time thresholds. At the bottom, there are 'OK' and 'Annuleren' buttons.

hp LaserJet 9065mfp / 192.168.0.10
hp LaserJet 9065mfp

Informatie **Instellingen** Netwerk [Log In](#)

Apparaat configureren
E-mailserver
Waarschuwingen
AutoSend
Beveiliging
Overige koppelingen bewerken
Apparaatgegevens
Taal
Datum & tijd
Bestelinformatie
Overige instellingen
Schema AANUIT
Kopieermonitor

Overige links
[hp instant support](#)
[Productondersteuning](#)

Waarschuwingen - instellen

Stap 1: Voer de lijstnaam in

Voer een naam voor uw bestemmingslijst in.

Lijstnaam:

Stap 2: Voer de waarschuwingsbestemmingen in

Voer de waarschuwingsbestemmingen in (maximaal: 20) in een van de volgende notities:

Een e-mailadres zoals bijv. (uw naam)@(uw bedrijf).com
Een mobiel toestel zoals bijv. 208-555-5555@(mobiel_bedrijf).net
Een posting naar een website, zoals bijv. http://www.(uw_server).com

Scheid de waarschuwingsbestemmingen met behulp van een puntkomma (;) of een komma (,).

Waarschuwingsbestemmingen:

Stap 3: Selecteer Waarschuwingen

Selecteer de waarschuwingen die de waarschuwingsbestemmingen moeten ontvangen. De meest algemene waarschuwingen worden hier weergegeven.

Waarschuwingnaam	Geselecteerd	Drempel
Vervang de tonerflles	<input checked="" type="checkbox"/>	
Vervang tonerflles (leeg)	<input checked="" type="checkbox"/>	
Voorste nietmachine laden	<input type="checkbox"/>	
Acherste nietmachine laden	<input type="checkbox"/>	
Papierblokkade verwijderen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="2"/> minuten verstreken
Sluit laden, kleppen en kappen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="2"/> minuten verstreken
Lade open	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="2"/> minuten verstreken
Lade leeg (vullen)	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="2"/> minuten verstreken

[Aanvullende waarschuwingen](#)

Klik op de knop **Alle waarschuwingen weergeven** om alle waarschuwingen voor dit product weer te geven.

Opmerking: Met deze knop kunt u de huidige wijzigingen opslaan en de pagina met alle waarschuwingsopties openen.

Stap 4: Selecteer e-mailbijlagen (optioneel)

Selecteer in deze bestemmingslijst de bijlagen die u bij uw e-mailwaarschuwing wilt voegen. Ga naar het tabblad **Informatie** voor voorbeelden van deze pagina's.

Statuspagina benodigdheden
 Gebruikspagina
 Configuratiepagina
 Logpagina

Selecteer deze optie als een van de geselecteerde waarschuwingsbestemmingen voor het ontvangen van waarschuwingen een geautomatiseerd computersysteem is.

XML-gegevens

- 2 Voer een naam in voor het veld **Lijstnaam**, zoals Service of Benodigdheden.
- 3 Voer het e-mailadres in van de personen die de waarschuwingen moeten ontvangen. In bedrijfsomgevingen kunnen systeembeheerders e-mailadressen omleiden naar listservers of URL's voor uitgebreide waarschuwingen. Voeg meerdere bestemmingen toe door elke bestemming te scheiden met een komma of een puntkomma.
- 4 Schakel het selectievakje in voor de waarschuwingen die met deze bestemmingslijst moeten worden verzonden. (Klik op **Alle waarschuwingen weergeven** om alle waarschuwingen te bekijken die voor het product beschikbaar zijn.)
- 5 Indien van toepassing stelt u de drempelwaarde in voor de individuele waarschuwingen.
De drempelwaarde voor servicewaarschuwingen en voor waarschuwingen betreffende de papierbaan is een door de gebruiker ingesteld aantal minuten. Gedurende dit aantal minuten wordt een gebeurtenis genegeerd voordat een e-mailwaarschuwing wordt verzonden. U wilt bijvoorbeeld de drempelwaarde voor de waarschuwing "Lade open" instellen op 10 minuten zodat iemand de tijd heeft om de lade te sluiten na het vullen van de lade of voor het verhelpen van een storing.
- 6 Selecteer de bijlagen die u aan de e-mailwaarschuwingen wilt toevoegen. Deze bijlagen kunnen bestaan uit Statuspagina benodigdheden, Gebruikspagina, Configuratiepagina, Logpagina en XML-gegevens. (Ga naar het tabblad **Informatie** om voorbeelden van deze pagina's te bekijken.) Selecteer de optie **XML-gegevens** als een van de geselecteerde waarschuwingsbestemmingen voor het ontvangen van waarschuwingen een geautomatiseerd computersysteem is. Elk geselecteerd onderdeel wordt aan het e-mailbericht toegevoegd. Als u bijvoorbeeld **Gebruikspagina** en **Logpagina** hebt geselecteerd, ontvangt u een e-mailbericht met twee bijlagen, één voor elke selectie. Als u ook de optie **XML-gegevens** hebt geselecteerd, ontvangt u één e-mailbericht met drie bijlagen – één bijlage voor de Gebruikspagina in HTML, één voor de Logpagina in HTML en een derde bijlage met ondersteunende informatie in een tekstbestand met een .xml-extensie.
- 7 Klik op **Toepassen** om de informatie op te slaan.
- 8 Herhaal stap 1 tot en met 7 voor elke nieuwe lijst of bestemming.

Opmerking

Zie "[De configuratie van een bestemmingslijst testen](#)" op pagina 28 voor het testen van de configuratie van een bestemmingslijst.

De configuratie van een bestemmingslijst testen

- 1 Klik op de knop **Testen** naast de bestemmingslijst die u wilt testen.

Het onderstaande dialoogvenster wordt weergegeven. Hierdoor kan meer dan één bestemming vanuit dit venster worden getest.

The screenshot shows the HP LaserJet 9065mfp configuration interface. At the top, there is a blue header with the HP logo and the text 'hp LaserJet 9065mfp / 192.168.0.10'. Below the header, there are three tabs: 'Informatie', 'Instellingen', and 'Netwerk'. The 'Instellingen' tab is selected. On the left side, there is a vertical menu with various settings options, including 'Apparaat configureren', 'E-mailserver', 'Waarschuwingen', 'AutoSend', 'Beveiliging', 'Overige koppelingen bewerken', 'Apparaatgegevens', 'Taal', 'Datum & tijd', 'Bestelinformatie', 'Overige instellingen', 'Schema AAN/UIT', and 'Kopieermonitor'. Below this menu is a section for 'Overige links' with links to 'hp instant support' and 'Productondersteuning'. The main content area is titled 'Waarschuwingen - testen'. It contains the following text: 'U staat op het punt om een testwaarschuwing naar de geselecteerde waarschuwingsbestemmingen te verzenden. Klik op **OK** om de test te verzenden, of klik op **Annuleren** om terug te keren naar de Waarschuwingpagina zonder de test te verzenden.' Below this, there is a section for 'Waarschuwingsbestemmingen:' with a checked checkbox and the email address 'admin@your_company.com'. A note states: 'Het retouradres op de testwaarschuwing is standaard het e-mailadres van het product. Om een antwoord van deze test te ontvangen, voert u uw eigen e-mailadres in het volgende veld in.' There is a text input field for 'Retouradres:' containing 'your_device@your_company.com'. The 'Berichttekst:' section contains a preview of the test warning email, including the product name 'hp LaserJet 9065mfp', a list of current warnings (e.g., 'Vervang de tonerflēs', 'Vervang tonerflēs (leeg)', 'Papierblokkade verwijderen', 'Sluit laden, kleppen en kappen'), and a list of current attachments (e.g., 'Statuspagina benodigdheden', 'Gebruikspagina'). At the bottom of the dialog, there is a text area for 'Uw opmerkingen (optioneel):' and two buttons: 'OK' and 'Annuleren'.

- 2 Selecteer de bestemmingen die u wilt testen.
- 3 Het retouradres is het e-mailadres van het product. Voer uw e-mailadres in als u eventuele fouten wilt ontvangen die worden gegenereerd door de testwaarschuwing (bijvoorbeeld een waarschuwingsbericht bij een onjuist bestemmingsadres).

- 4 Indien gewenst kunt u aanvullende informatie die aan het begin van de e-mailwaarschuwing verschijnt, invoeren in het tekstveld **Uw opmerkingen (optioneel)**.
- 5 Klik op **OK**.

Bestemmingen en bestemmingslijsten verwijderen

U kunt een bestemming of bestemmingslijst verwijderen door te klikken op de knop **Verwijderen** naast de bestemming of bestemmingslijst die u wilt verwijderen. Klik op **OK** om de verwijdering te bevestigen.

E-mailopdrachten naar het product verzenden

Een andere methode voor het ontvangen van de informatiepagina's is door deze op te vragen bij het product. Als de uitgaande en inkomende e-mail worden geconfigureerd, kan het product informatiepagina's zoals de pagina Status benodigdheden of de Configuratiepagina toevoegen aan het e-mailbericht. U kunt met behulp van deze functie een probleem oplossen of de status van benodigdheden controleren.

Informatiepagina's opvragen met behulp van een e-mailbericht

Als u een bericht voor het product samenstelt, moet u de velden **Aan**, **Van** en **Onderwerp** correct instellen in uw e-mailprogramma.

- 1 Schakel de uitgaande en inkomende e-mail in door de instructies te volgen die in dit hoofdstuk worden beschreven. (Zie voor meer informatie "[E-mailserver](#)" op pagina 22.)
- 2 Maak in uw e-mailprogramma een bericht voor het product volgens de onderstaande stappen:
 - a In het veld **Aan** voert u het e-mailadres van het product in. De gebruikersnaam vormt samen met de domeinnaam van het product (die is opgegeven in de uitgaande e-mailconfiguratie) het e-mailadres voor het product. Als de gebruikersnaam van de POP3-account bijvoorbeeld "product" is en de POP3-server is "hp.com", dan wordt het e-mailadres van de printer "product@hp.com".
 - b Uw e-mailprogramma moet automatisch het veld **Van** invullen met uw retour-e-mailadres.
 - c In het veld **Onderwerp** voert u de gewenste tekst in voor de indeling en de pagina die u wilt toevoegen. U kunt een Configuratiepagina, pagina Status benodigdheden of een pagina AutoSend opvragen. Als u bijvoorbeeld de Configuratiepagina in HTML-indeling wilt toevoegen, voert u "this.configpage?configpage=email&format=html" in.

Pagina	HTML-indeling	XML-indeling
Configuratiepagina	this.configpage?configpage=email&format=html	this.configpage?configpage=email&format=xml
Pagina Status benodigdheden	this.configpage?suppliespage=email&format=html	this.configpage?suppliespage=email&format=xml
Pagina AutoSend	niet van toepassing	this.configpage?autosend=email&format=xml

- 3 Klik op **Verzenden**.

Het product controleert elke 3 minuten of er nieuwe e-mailberichten zijn. Wanneer het product het e-mailbericht ontvangt, wordt er een antwoord gegenereerd en wordt de gevraagde informatie naar het e-mailadres van de afzender gestuurd (dit adres is opgegeven in het veld **Van** in het originele e-mailbericht).

Opmerking

Afhankelijk van vertragingen in het netwerk en de e-mailserver, kan een reactie binnen 1 minuut of pas na enkele uren in het Postvak IN van uw e-mailprogramma verschijnen.

Als de velden **Aan**, **Van** en **Onderwerp** niet correct zijn ingesteld in uw e-mailbericht, kan het product geen bericht terugsturen.

Gebruik de pagina AutoSend voor het regelmatig verzenden van de apparaatconfiguratie en de gebruiksinformatie over benodigdheden naar uw serviceprovider. Via deze functie kunt u een relatie onderhouden met Hewlett-Packard of een andere serviceprovider die u services biedt zoals pro-actieve vervanging van toner, contracten voor betaling per pagina, afspraken over ondersteuning en registratie van gebruiksgegevens. In de volgende illustratie, tabel en procedure wordt beschreven hoe u deze pagina kunt gebruiken.

The screenshot shows the HP LaserJet 9065mfp web interface. At the top, there's a blue header with the HP logo and the text 'hp LaserJet 9065mfp / 192.168.0.10'. Below this is a navigation bar with 'Informatie', 'Instellingen', and 'Netwerk' tabs, and a 'Log In' link. The 'Instellingen' tab is active, and the 'AutoSend' page is displayed. On the left, a sidebar contains a list of settings categories, with 'AutoSend' highlighted. The main content area has a blue header 'AutoSend' and a sub-header 'AutoSend inschakelen'. Below this, there's a paragraph explaining the function, followed by a note: 'Opmerking: Voor het gebruiken van AutoSend, moet u eerst [Uw e-mailserver configureren](#)'. There's a checkbox for 'AutoSend inschakelen' which is checked. Below it, a frequency selector shows 'Verzenden: elke 1000' with radio buttons for 'dagen (1-28)', 'weken (1-4)', 'maanden (1-6)', and 'afgedrukte pagina's (50-30000)'. The 'afgedrukte pagina's' option is selected. Below the frequency selector, there's a text field for 'Voer de e-mailbestemmingen (maximaal 20) in met de opmaak (uw naam)@(uw_bedrijf).com:' and a note: 'Scheid de e-mailbestemmingen met behulp van een puntkomma (;) of een komma (,).' The email address field contains 'anybody@your_company.com'. A 'Test' button is located at the bottom right of the configuration area. At the very bottom of the page, there are 'Toepassen' and 'Annuleren' buttons.

Onderdeel	Gedeelte op de pagina	Informatie of mogelijkheid die in het gedeelte beschikbaar is
1	EWS-tabbladen en menu's	Zie " Bladeren door de HP geïntegreerde webserver " op pagina 5 voor meer informatie.
2	AutoSend inschakelen	Schakel dit selectievakje in om de functie AutoSend in te schakelen.
3	Verzenden: elke [interval]	Selecteer de gewenste interval waarmee het product de productconfiguratie en de informatie over het gebruik van de benodigdheden moet verzenden naar de bestemmingen die in het veld E-mailbestemmingen zijn geconfigureerd.
4	E-mailbestemmingen	Hiermee kunt u een lijst opslaan met maximaal 20 e-mailadressen die informatie over de configuratie van het apparaat kunnen ontvangen. Elk e-mailadres kan maximaal 50 tekens bevatten.
5	Test	Als u de knop Test indrukt, worden de instellingen opgeslagen en wordt de informatie direct verzonden, zodat u zeker weet dat de ontvanger de berichten ontvangt.

De functie AutoSend inschakelen

- 1 Schakel de uitgaande en inkomende e-mail in door de instructies te volgen die in dit hoofdstuk worden beschreven. (Zie voor meer informatie "E-mailserver" op pagina 22.)
- 2 Schakel het selectievakje **AutoSend inschakelen** in.
- 3 Klik op een optie om de interval te definiëren, waarin u wilt dat het product de productconfiguratie en de gebruiksinformatie betreffende de benodigdheden naar de e-mailontvangers moet verzenden. Deze ontvangers worden in de volgende stap vastgesteld. Voer vervolgens het aantal dagen, weken, maanden of afgedrukte pagina's in.
- 4 Configureer maximaal 20 e-mailbestemmingen waarbij u de aangegeven opmaak gebruikt.
- 5 Klik op **Toepassen**.

Beveiliging

In de volgende illustratie en tabel wordt aangegeven hoe u deze pagina kunt gebruiken.

Onderdeel	Gedeelte op de pagina	Informatie of mogelijkheid die in het gedeelte beschikbaar is
1	EWS-tabbladen en menu's	Zie "Bladeren door de HP geïntegreerde webserver" op pagina 5 voor meer informatie.
2	Wachtwoord instellen	Hiermee kunt u een wachtwoord instellen voor toegang tot de tabbladen Instellingen en Netwerk van de HP EWS. Nadat het wachtwoord is ingesteld, wordt de gebruikers gevraagd een wachtwoord in te voeren wanneer ze de pagina's Instellingen en Netwerk van HP EWS willen openen.
3	Opties instellen	Selecteer de knoppen van het bedieningspaneel die u op de pagina Status apparaat wilt weergeven (op het tabblad Informatie).
4	Pagina afdrukken	Indien geselecteerd, is de HP EWS-pagina Afdrukken beschikbaar voor de algemene gebruiker in het menu op het tabblad Informatie.

Opmerking

Let erop dat u het wachtwoord niet vergeet. Neem contact op met uw IT-beheerder of serviceprovider als u het wachtwoord kwijt bent.

Overige links bewerken

Gebruik de pagina voor overige links bewerken om maximaal vijf aangepaste links naar de websites van uw keuze toe te voegen. Deze links verschijnen via de pagina's van de geïntegreerde webserver van HP in het veld **Overige links** onder de linkernavigatiebalk, samen met de twee permanente links (**hp instant support** en **Productondersteuning**) die reeds zijn vastgesteld. In de volgende illustratie, tabel en procedures wordt beschreven hoe u deze pagina kunt gebruiken.

The screenshot shows the HP LaserJet 9065mfp web interface. At the top, there is a blue header with the HP logo and the text 'hp LaserJet 9065mfp / 192.168.0.10'. Below the header, there are three tabs: 'Informatie', 'Instellingen', and 'Netwerk'. The 'Instellingen' tab is selected. On the right side of the header, there is a 'Log In' link. The main content area is titled 'Overige koppelingen bewerken'. On the left side of this area, there is a vertical menu with various options. The 'Overige koppelingen bewerken' option is highlighted. The main content area contains a 'Link toevoegen' section with input fields for 'URL' and 'Naam', and a 'Link toevoegen' button. Below this is a 'Door gebruiker gedefinieerde links' section with a large empty box and a 'Geselecteerde link verwijderen' button. At the bottom left, there is a '4 Overige links' section with two links: 'hp instant support' and 'Productondersteuning'.

Onderdeel	Gedeelte op de pagina	Informatie of mogelijkheid die in het gedeelte beschikbaar is
1	EWS-tabbladen en menu's	Zie "Bladeren door de HP geïntegreerde webserver" op pagina 5 voor meer informatie.
2	Link toevoegen	Hiermee kunt u een door de gebruiker gedefinieerde link toevoegen.
3	Door gebruiker gedefinieerde links	Geeft een lijst met door de gebruiker gedefinieerde links die zijn toegevoegd. Gebruik dit gedeelte om links te verwijderen.
4	Overige links	hp instant support Hiermee krijgt u een verbinding tot webbronnen die u kunnen helpen bij het oplossen van specifieke problemen en kunt u zien welke aanvullende diensten er voor uw product beschikbaar zijn. (Gedetailleerde informatie, waaronder serienummer en foutstatus, wordt doorgestuurd naar de klantenondersteuning van Hewlett-Packard. Hewlett-Packard behandelt deze informatie vertrouwelijk.)
		Productondersteuning Hiermee krijgt u toegang tot specifieke informatie over uw product vanaf de HP website.
		Mijn Serviceprovider Hiermee krijgt u verbinding met uw homepage of uw serviceprovider. Deze link verschijnt alleen als deze door de serviceprovider is geconfigureerd.
		Mijn Servicecontract Hiermee krijgt u verbinding met een pagina waarin de terminologie en beperkingen van uw servicecontract worden vermeld. Deze link verschijnt alleen als deze door de serviceprovider is geconfigureerd.

Een link toevoegen

- 1 Voer onder **Link toevoegen** de URL en de naam in zoals u deze wilt weergeven op de pagina's van de geïntegreerde webserver.
- 2 Klik op **Link toevoegen**.

Een link verwijderen

- 1 Onder **Door gebruiker gedefinieerde links** selecteert u de link of links die u wilt verwijderen.
- 2 Klik op **Geselecteerde link verwijderen**.

Apparaatgegevens

Gebruik de pagina Apparaatgegevens om een naam voor het apparaat in te voeren, om een artikelnummer toe te kennen en om de bedrijfsnaam, de contactpersoon van het apparaat en de fysieke locatie van het apparaat te configureren. Het IP-adres van het product, het productmodel en het product- en serienummer zijn ook op deze pagina te vinden.

hp LaserJet 9065mfp / 192.168.0.10
hp LaserJet 9065mfp

Informatie **Instellingen** Netwerk [Log In](#)

Apparaat configureren
E-mailserver
Waarschuwingen
AutoSend
Beveiliging
Overige koppelingen bewerken
Apparaatgegevens
Taal
Datum & tijd
Bestelinformatie
Overige instellingen
Schema AAN/UIT
Kopieermonitor

Apparaatgegevens

Apparaatnaam:	<input type="text" value="hp LaserJet 9065mfp"/>
Activanummer:	<input type="text" value="1234"/>
Naam bedrijf:	<input type="text" value="your company"/>
Contactpersoon:	<input type="text" value="your name"/>
Locatie apparaat:	<input type="text" value="your location"/>
IP adres:	192.168.0.10
Productnaam:	hp LaserJet 9065mfp
Apparaatmodel:	CXXXXA
Serienummer apparaat:	CNZZX91001

Overige links
[hp instant support](#)
[Productondersteuning](#)

Opmerking

Als u wijzigingen aanbrengt op de pagina Apparaatgegevens, klikt u op **Toepassen** om de wijzigingen op te slaan.

De informatie die hier wordt ingevoerd, verschijnt op de pagina Apparaatgegevens. Deze pagina kan worden geopend in het tabblad **Informatie**. Deze informatie wordt ook weergegeven in e-mailberichten die vanaf het product worden verstuurd. Dit kan handig zijn wanneer u de locatie van het product wilt bepalen en benodigdheden wilt vervangen of een probleem wilt oplossen.

Taal

Gebruik de pagina Taal om de taal te selecteren waarin de pagina's van de geïntegreerde webserver van HP verschijnen. In de volgende illustratie en tabel wordt aangegeven hoe u deze pagina kunt gebruiken.

VOORZICHTIG

Selecteer de optie voor het **bekijken van de pagina's in de taal van het apparaat** of kies de optie **Selecteer een taal** waardoor de taal wordt gewijzigd voor iedereen die gebruikmaakt van de geïntegreerde webserver van HP.

Onderdeel	Gedeelte op de pagina	Informatie of mogelijkheid die in het gedeelte beschikbaar is
1	EWS-tabbladen en menu's	Zie " Bladeren door de HP geïntegreerde webserver " op pagina 5 voor meer informatie.
2	Pagina's bekijken in het Browser (standaard)	Gebruik deze functie om te bepalen welke taal geselecteerd is voor uw webbrowser, zodat de pagina's van de geïntegreerde webserver van HP in die taal kunnen worden weergegeven.
3	Pagina's bekijken in het Apparaat	Gebruik deze functie om te bepalen welke taal is geselecteerd voor het bedieningspaneel van het product, zodat de pagina's van de geïntegreerde webserver van HP in die taal kunnen worden weergegeven.
4	Selecteer een taal	Hiermee kunt u de pagina's van de geïntegreerde webserver van HP weergeven in de geselecteerde taal: <ul style="list-style-type: none"> • Engels • Frans • Duits • Italiaans • Spaans • Zweeds • Deens • Noors • Nederlands • Fins • Portugees

Opmerking

De standaardtaal is de taal die de webbrowser op dit moment gebruikt. Als uw browser en het bedieningspaneel beide een taal gebruiken die niet beschikbaar is voor de geïntegreerde webserver van HP, wordt Engels als standaardtaal geselecteerd.

Als u wijzigingen aanbrengt in de pagina Taal, klikt u op **Toepassen** om de wijzigingen op te slaan.

Datum & tijd

Gebruik de pagina Datum & tijd om de tijd van het product bij te werken en de Network Time Server te configureren. In de volgende illustratie en tabel wordt aangegeven hoe u deze pagina kunt gebruiken.

hp LaserJet 9065mfp / 192.168.0.10
hp LaserJet 9065mfp

Informatie **Instellingen** Netwerk [Log In](#)

1 Apparaat configureren
E-mailserver
Waarschuwingen
AutoSend
Beveiliging
Overige koppelingen bewerken
Apparaatgegevens
Taal
Datum & tijd
Bestelinformatie
Overige instellingen
Schema AAN/UIT
Kopieermonitor

2 Huidige apparaattijd
25 Sep 2003 17:56:02

3 Zoek tijd

4 Geavanceerd

5 Tijdzone
(GMT-7:00)

6 Klok aanpassen aan zomertijd

Toepassen Annuleren

Overige links
[hp instant support](#)
[Productondersteuning](#)

Onderdeel	Gedeelte op de pagina	Informatie of mogelijkheid die in het gedeelte beschikbaar is
1	EWS-tabbladen en menu's	Zie "Bladeren door de HP geïntegreerde webserver" op pagina 5 voor meer informatie.
2	Huidige apparaattijd	Geeft de tijd van het apparaat weer. Als de tijd onjuist is, kan een IT-beheerder de tijd via het bedieningspaneel van het apparaat wijzigen.
3	Zoek tijd	Als u hierop klikt, wordt de huidige apparaattijd bijgewerkt.
4	Geavanceerd	Met deze knop maakt u verbinding met een pagina waar u een Network Time Server kunt configureren.
5	Tijdzone	Voor elke geselecteerde tijdzone past deze instelling de apparaattijd aan met het verschil in uren tussen de geselecteerde tijdzone en de Greenwich Mean Time (GMT).
6	Klok aanpassen aan zomertijd	Als deze optie is geselecteerd, wordt de apparaattijd een uur naar voren gezet.

In de volgende illustratie en tabel wordt beschreven hoe u de pagina die verschijnt, kunt gebruiken als u op de knop **Geavanceerd** klikt.

Onderdeel	Gedeelte op de pagina	Informatie of mogelijkheid die in het gedeelte beschikbaar is
1	EWS-tabbladen en menu's	Zie "Bladeren door de HP geïntegreerde webserver" op pagina 5 voor meer informatie.
2	Network Time Server Address	Geeft het IP-adres van een Network Time Server weer die het product gebruikt om de Huidige apparaattijd in te stellen.
3	Synchroniseer de tijd met de server iedere	Geeft aan hoe vaak het product de huidige tijd bijwerkt op basis van de Network Time Server.
4	Lokale poort voor het ontvangen van tijd van de server	Geeft de poort weer die het product gebruikt om gegevens van de Network Time Server te ontvangen.
5	Time Server Status	Geeft de huidige status weer van de verbinding met de Network Time Server.

Bestelinformatie

Gebruik de pagina Bestelinformatie om specifieke bestelinformatie betreffende de benodigdheden te schrijven. Met de tekstvelden kunt u de bestelprocedures aanpassen. De berichten kunnen max. 255 tekens bevatten.

De IT-beheerder kan beslissen welke bestelinformatie wordt weergegeven voor nietjes op de pagina Status benodigdheden.

The screenshot shows the HP LaserJet 9065mfp web interface. At the top, there's a blue header with the HP logo and the text 'hp LaserJet 9065mfp / 192.168.0.10'. Below this is a navigation bar with tabs for 'Informatie', 'Instellingen', and 'Netwerk', and a 'Log In' link. The left sidebar contains a menu with items like 'Apparaat configureren', 'E-mailserver', 'Waarschuwingen', 'AutoSend', 'Beveiliging', 'Overige koppelingen bewerken', 'Apparaatgegevens', 'Taal', 'Datum & tijd', 'Bestelinformatie', 'Overige instellingen', 'Schema AAN/UIT', and 'Kopieermonitor'. The main content area is titled 'Bestelinformatie' and contains a text input field with a 'Gebruik standaardinstellingen' button to its right. Below the input field is a note: '(Maximaal 255 tekens toegestaan)'. At the bottom of the main area are 'Toepassen' and 'Annuleren' buttons. A small box at the bottom left contains 'Overige links' with links to 'hp instant support' and 'Productondersteuning'.

Onderdeel	Gedeelte op de pagina	Informatie of mogelijkheid die in het gedeelte beschikbaar is
1	EWS-tabbladen en menu's	Zie "Bladeren door de HP geïntegreerde webserver" op pagina 5 voor meer informatie.
2	Huidige bestelinformatie voor nietjes:	Benodigdheden die door de klant kunnen worden ingesteld omvat ook de huidige bestelinformatie voor nietjes. Dit gedeelte van de pagina verschijnt alleen als u bent aangemeld als een IT-beheerder.
3	Voer relevante informatie in voor het bestellen van nietjes (e-mailadres, URL, tel.nr., enz...):	In het tekstveld kunt u de bestelinformatie voor service-gerelateerde onderdelen volledig aanpassen, inclusief gedetailleerde instructies die specifiek zijn voor de leverancier. Er verschijnt een foutbericht zodra de tekst langer is dan 255 tekens. Dit gedeelte van de pagina verschijnt alleen als u bent aangemeld als een IT-beheerder.
4	Gebruik standaardinstellingen	Het volgende bericht verschijnt als u op de knop Gebruik standaardinstellingen klikt: "Nietjes van Hewlett-Packard kunnen worden besteld op Internet, online via uw printerssoftware of door contact op te nemen met een geautoriseerde dealer. Zie de gebruikershandleiding van uw apparaat voor instructies."

Overige instellingen

De pagina Overige instellingen geeft de configuratie weer van de paperladen en de functie automatisch uitschakelen. U kunt deze pagina ook gebruiken om de soort papierlade en de instellingen voor automatisch uitschakelen te configureren. De pagina Overige instellingen wordt in de volgende illustratie weergegeven en in de volgende tabel beschreven.

hp LaserJet 9065mfp / 192.168.0.10
hp LaserJet 9065mfp

Informatie **Instellingen** Netwerk [Log In](#)

1

Apparaat configureren
E-mailserver
Waarschuwingen
AutoSend
Beveiliging
Overige koppelingen bewerken
Apparaatgegevens
Taal
Datum & tijd
Bestelinformatie
Overige instellingen
Schema AAN/UIT
Kopieermonitor

2

Overige instellingen

Papierverwerking

LADE 1 FORMAAT	11X17
LADE 1 TYPE	PLAIN
LADE 2 FORMAAT	A3
LADE 2 TYPE	PLAIN
LADE 3 FORMAAT	LETTER
LADE 3 TYPE	PLAIN
LADE 4 FORMAAT	LETTER
LADE 4 TYPE	PLAIN
LADE 5 FORMAAT	LETTER
LADE 5 TYPE	PLAIN

Powersave-tijd

AUTOMATISCH UITSCHAKELLEN	240 MINUTEN
---------------------------	-------------

[Toepassen](#) [Annuleren](#)

3

Overige links
[hp instant support](#)
[Productondersteuning](#)

Onderdeel	Gedeelte op de pagina	Informatie of mogelijkheid die in het gedeelte beschikbaar is
1	EWS-tabbladen en menu's	Zie " Bladeren door de HP geïntegreerde webserver " op pagina 5 voor meer informatie.
2	TYPE LADE	Hier kunt u de papiersoort voor elke configureerbare lade selecteren.
3	AUTOMATISCH UITSCHAKELLEN	Deze instelling bepaalt hoe lang het apparaat niet actief moet zijn voordat het apparaat automatisch wordt uitgeschakeld. Instellingsbereik ligt tussen de 30 en 240 minuten.

Het menu Papierverwerking gebruiken

Als u een papiersoort voor lade 2 wilt selecteren, selecteert u **BRIEFHOOFD** uit de lijst naast LADE: 2 TYPE en klikt u op **Toepassen** om de wijziging op te slaan. De onderstaande procedure dient *alleen* als voorbeeld. Andere menuopties kunnen op vergelijkbare wijze worden ingesteld.

Opmerking

Printerdrivers en softwareprogramma's overschrijven regelmatig de selecties die op de pagina Overige instellingen worden gemaakt. Zie voor meer informatie de gebruikershandleiding die bij uw product is geleverd. Alle wijzigingen worden op de pagina Status apparaat, de Configuratiepagina en op het bedieningspaneel van het apparaat weergegeven.

Schema AAN/UIT

Met het Schema AAN/UIT kan de IT-beheerder instellen wanneer het kopieerapparaat op dagelijkse basis wordt in- en uitgeschakeld. Het kopieerapparaat kan bijvoorbeeld worden ingesteld om te worden ingeschakeld om 08:00 uur en te worden uitgeschakeld om 18:00 uur. Er kan slechts één tijd per dag worden ingesteld. Per dag kunnen echter wel de tijden voor wat betreft het in- of uitschakelen verschillen. U beschikt bovendien over een lunchtijd-instelling waarmee u een tijd kunt instellen voor het uit- en inschakelen van het kopieerapparaat tijdens de lunch.

hp LaserJet 9065mfp / 192.168.0.10
hp LaserJet 9065mfp

Informatie **Instellingen** Netwerk [Log In](#)

1 Apparaat configureren
E-mailserver
Waarschuwingen
AutoSend
Beveiliging
Overige koppelingen bewerken
Apparaatgegevens
Taal **2**
Datum & tijd
Bestelinformatie
Overige instellingen
Schema AAN/UIT
Kopieermonitor **3**

4

5

6

7

8

9

Overige links
[hp instant support](#)
[Productondersteuning](#)

Schema AAN/UIT

Deze pagina bevat cache-informatie.

Schema AAN/UIT inschakelen

Het schema AAN/UIT is een beheerfunctie voor het apparaat waarmee het apparaat dagelijks of op uurbasis wordt uitgeschakeld en met name kan worden geprogrammeerd voor lunchpauze, weekends en vakanties of op de momenten dat het apparaat niet gebruikt wordt.

Schema AAN/UIT inschakelen

Wachtwoord timer onderbreken

Gebruik de modus voor het creëren van een 4-cijferige PIN-code voor het gebruik van de functie Timer onderbreken. De standaard PIN-code 0000 geeft de mogelijkheid om de timerfunctie te onderbreken zonder dat hiervoor een PIN-code moet worden ingevoerd.

Wachtwoord timer onderbreken invoeren

Wachtwoord timer onderbreken bevestigen

Instelling Timer AAN/UIT

Gebruik deze functie voor het instellen van Aan/Uit-handeling van het apparaat voor een bepaalde maand. Stel de Aan/uit-handeling in op bepaalde dagen of collectief op elke maandag t/m zondag van de desbetreffende maand. De standaardinstelling is collectief. Aan op maandag t/m zaterdag en uit op zondag.

Selecteer maand en jaar
September 2003

Selecteer de dagen waarop het apparaat is ingeschakeld (September / 2003)

Zo Ma Di Wo Do Vr Za

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30

Opm.: Klik op Toepassen om huidige maandinst. op te slaan, voordat u andere maand select.

Timerinstelling

Gebruik de functie voor het instellen van de Aan/uit-tijden in uren en minuten voor elke dag van de week of stel de collectieve tijd in voor de hele week, m.a.w. dezelfde aan/uit-tijd voor elke dag.

Dag van de week	Inschakelen	Uitschakelen	Instelling Lunchpauze uitschakelen
Zondag	00 : 00	00 : 00	<input type="checkbox"/> Lunchpauze inschakelen
Maandag	07 : 30	22 : 20	9 Uitschakelen <input type="text" value="12"/> : <input type="text" value="00"/> Inschakelen <input type="text" value="12"/> : <input type="text" value="30"/>
Dinsdag	05 : 00	22 : 20	
Woensdag	07 : 45	22 : 20	
Donderdag	09 : 00	22 : 20	
Vrijdag	07 : 00	22 : 20	
Zaterdag	00 : 00	00 : 00	

Opmerking: zie de tabel op de volgende pagina voor informatie over de onderdelen.

Onderdeel	Gedeelte op de pagina	Informatie of mogelijkheid die in het gedeelte beschikbaar is
1	EWS-tabbladen en menu's	Zie " Bladeren door de HP geïntegreerde webserver " op pagina 5 voor meer informatie.
2	Schema AAN/UIT inschakelen	Het selectievakje Schema AAN/UIT is standaard leeg (niet ingeschakeld).
3	Wachtwoord timer onderbreken invoeren	Hiermee kunt u een wachtwoord instellen waarmee gebruikers het kopieerapparaat kunnen inschakelen als deze is uitgeschakeld. Als de instelling 0000 is (standaardinstelling), hoeven de gebruikers geen wachtwoord in te voeren om het kopieerapparaat in te schakelen.
4	Wachtwoord timer onderbreken bevestigen	Voer het Wachtwoord timer onderbreken in om het wachtwoord voor het onderbreken van de timer te bevestigen.
5	Selecteer maand en jaar	Selecteer de maand en het jaar waarvoor u het schema AAN/UIT wilt configureren.
6	Selecteer de dagen waarop het apparaat is ingeschakeld	Selecteer de dagen waarop het Schema AAN/UIT moet worden gebruikt. Deze selecties worden gebruikt voor alle maanden, tenzij dit wordt gewijzigd.
7	Timerinstelling - Dag van de week inschakelen en uitschakelen.	Voor elke dag van de week stelt u de tijd in waarop het kopiëren moet worden in- en uitgeschakeld.
8	Instelling Lunchpauze uitschakelen	Schakel dit selectievakje in om het kopiëren uit te schakelen tijdens de lunch.
9	Instelling Lunchpauze uitschakelen - uitschakelen en inschakelen	Hiermee kunt u de tijd instellen (in uren en minuten) om het kopiëren tijdens de lunch uit te schakelen en na de lunch weer in te schakelen.

Kopieermonitor

De pagina Kopieermonitor geeft de configuratie-instellingen weer voor de functie Elektronische kopieermonitor (ECM). ECM verifieert de gemaakte kopieën en houdt ze per gebruiker bij. De Kopieermonitor kan maximaal 1.000 pincodes opslaan. Elke pincode is een uniek, 8-cijferig wachtwoord dat een afzonderlijke account weergeeft en dat kan worden gebruikt voor facturatie en het bijhouden van records. Het is ook mogelijk om een gebruikersnaam van 8 tekens bij elke pin te gebruiken. Elke gebruikersnaam moet uniek zijn.

Als ECM is ingeschakeld, zijn gebruikers vereist om een wachtwoord op het bedieningspaneel in te voeren om te kunnen kopiëren. Naast de verificatie, houdt ECM ook het aantal exemplaren dat elke gebruiker maakt bij.

The screenshot shows the HP LaserJet 9065mfp web interface. The top navigation bar includes 'Informatie', 'Instellingen', and 'Netwerk'. The 'Instellingen' tab is active, and the 'Kopieermonitor' sub-tab is selected. The left sidebar contains a menu with items like 'Apparaat configureren', 'E-mailserver', 'Waarschuwingen', 'AutoSend', 'Beveiliging', 'Overige koppelingen bewerken', 'Apparaatgegevens', 'Taal', 'Datum & tijd', 'Bestelinformatie', 'Overige instellingen', 'Schema AAN/UIT', and 'Kopieermonitor'. The main content area is titled 'Kopieermonitor' and contains a note about cache information, a warning about JavaScript, and a section for defining settings. The 'Instellingen van kopieermonitor definiëren' section includes checkboxes for 'Kopieermonitor inschakelen' (checked), 'Verificatie verzenden inschakelen' (unchecked), and radio buttons for 'Apparaat onmiddellijk stoppen' (selected) and 'Apparaat stoppen zodra taak voltooid is'. Below this is a section for 'Gebruikersaccount toevoegen/bewerken' with a table for user accounts. The table has columns for 'Naam', 'Telling', 'Beperking', and 'Handeling'. The 'Handeling' column contains buttons for 'Geselecteerd item wijzigen', 'Geselecteerd item verwijderen', and 'Gesel. itemtelling herstellen'. At the bottom of the page are buttons for 'Toepassen' and 'Annuleren'.

Onderdeel	Gedeelte op de pagina	Informatie of mogelijkheid die in het gedeelte beschikbaar is
1	EWS-tabbladen en menu's	Zie "Bladeren door de HP geïntegreerde webserver" op pagina 5 voor meer informatie.
2	Kopieermonitor inschakelen	Selecteer dit vakje om wachtwoorden op te vragen om te kopiëren.
3	Verificatie verzenden inschakelen	Selecteer dit vakje om wachtwoorden in te schakelen om te kunnen verzenden.
4	Apparaat onmiddellijk stoppen	Selecteer deze optie om het apparaat onmiddellijk te stoppen zodra het maximale kopieeraantal is bereikt.

Onderdeel	Gedeelte op de pagina	Informatie of mogelijkheid die in het gedeelte beschikbaar is
5	Apparaat stoppen zodra taak voltooid is	Als deze optie is geselecteerd, stopt het apparaat met afdrucken zodra het kopieeraantal van de gebruiker is bereikt. De huidige afdruktaak wordt wel voltooid.
6	Waarschuwing weergeven	Selecteer deze optie om een waarschuwing weer te geven zodra het maximale kopieeraantal is bereikt. Het waarschuwingsbericht verschijnt in het kopieermenu op het bedieningspaneel van het apparaat.
7	Naam:	De gebruikersnaam die u in dit veld invoert, kan maximaal acht alfanumerieke tekens bevatten. Deze kan ook de volgende speciale tekens bevatten: streepje (-), schuine streep voorwaarts (/), haakje openen ((), en haakje sluiten ()). Elke gebruikersnaam moet uniek zijn.
8	Wachtwoord:	Voer een 8-cijferig numeriek wachtwoord in. Elk wachtwoord moet uniek zijn.
9	Beperking:	Stel het aantal kopieën in die de gebruiker kan maken. Het minimale aantal is 0; het maximale aantal is 999.999 kopieën.
10	Wissen	Klik op deze knop om de instelling voor de naam, het wachtwoord en het maximale aantal te wissen.
11	Toevoegen	Na het instellen van een nieuwe gebruikersaccount in het gedeelte Gebruikersaccount, klikt u op deze knop om de gebruikersnaam aan de lijst Kopieermonitor toe te voegen. De wijziging is alleen in de browser van kracht. Om de wijziging van kracht te laten worden, klikt u op Toepassen . Als u van mening verandert, klikt u op Annuleren . Er worden dan geen wijzigingen aangebracht in de Kopieermonitor.
12	Geselecteerd item wijzigen	Klik op deze knop om de geselecteerde gebruikersaccount te bewerken. Als u meer dan één gebruiker selecteert, verschijnt de informatie over de eerste gebruiker in het gedeelte Gebruikersaccount, waar u de informatie over de gebruikersaccount kunt wijzigen. Na het wijzigen, klikt u op Toevoegen om de gewijzigde gebruikersaccount aan de lijst Kopieermonitor toe te voegen.
13	Geselecteerd item verwijderen	Nadat u een gebruikersnaam hebt geselecteerd, klikt u op deze knop om de account te verwijderen. U kunt meer dan één gebruikersaccount verwijderen.
14	Geselecteerde itemtelling herstellen	Selecteer deze knop om het kopieeraantal voor de geselecteerde gebruikersnaam terug te zetten naar nul. U kunt meer dan één gebruikersnaam selecteren en deze bewerking voor alle gebruikersnamen in één keer uitvoeren.
15	Alle tellingen herstellen	Selecteer deze knop om alle tellingen terug te zetten naar nul. Er wordt een nieuwe bevestigingspagina geopend, waarin u de bewerking kunt bevestigen of kunt terug keren naar de pagina Kopieermonitor zonder dat u een telling herstelt.
16	Toepassen	Klik op deze knop om alle wijzigingen die in de lijst Kopieermonitor zijn aangebracht, te verzenden naar het apparaat. De kolom Handeling geeft de handeling aan die van kracht wordt voor elke gebruikersaccount zodra u op Toepassen klikt.
17	Annuleren	Klik op deze knop om terug te keren naar de instellingen van de Kopieermonitor die van kracht waren voordat u de wijzigingen in de browser aanbracht.

4 Netwerk beheren vanaf de pagina's op het tabblad Netwerk

Overzicht

Gebruik de netwerkpagina's om uw apparaat op uw netwerk te configureren en te beheren. Het uiterlijk en de eigenschappen van de netwerkpagina's kunnen verschillen afhankelijk van het model en de versie van uw HP Jetdirect printserver. Het volgende scherm lijkt op het scherm dat u ziet als u klikt op **Netwerk**. Klik op de linkernavigatiebalk in het netwerkmenu op de pagina die u wilt bekijken.

clearwa13 / 192.168.0.10
hp LaserJet 9065mfp

Information Settings **Networking**

1

CONFIGURATION
Network Settings
Other Settings
Privacy Settings
Select Language

SECURITY
Settings
Authorization
Mgmt. Protocols

DIAGNOSTICS
Network Statistics
Protocol Info
Configuration Page
Configuration Page

2 Other Links
[Help](#)
[Support](#)
[HP Home](#)

Network Settings

TCP/IP IPX/SPX AppleTalk DLC/LLC SNMP

IP Configuration Method: BOOTP

Note: A change in IP Address will result in loss of connectivity to the browser.

Host Name:	HP LaserJet 9065mfp
IP Address:	192.168.0.10
Subnet Mask:	255.255.255.0
Default Gateway:	192.68.0.200
Domain Name:	
Primary WINS Server:	
Secondary WINS Server:	
Syslog Server:	
Syslog Maximum Messages:	10
Syslog Priority:	7
Idle Timeout:	270 Seconds
TTL/SLP:	4
System Contact:	
System Location:	
LPD Banner Page:	Enable
Default IP:	Legacy Default IP (when BOOTP/DHCP/RARP servers are not available)

Send DHCP requests if IP address is Auto IP (169.254.x.x) or Legacy Default IP

Apply Cancel

Opmerking: raadpleeg de tabel op de volgende pagina voor informatie over de onderdelen.

Onderdeel	Gedeelte op pagina	Informatie of mogelijkheid die in het gedeelte op de pagina beschikbaar is
1	EWS-tabbladen en menu's	Zie "Bladeren door de HP geïntegreerde webserver" op pagina 5 voor meer informatie.
2	Help	Klik op Help voor meer informatie over de opties op het tabblad Netwerk .

Afhankelijk van het model van uw HP Jetdirect printserver en de versie van het besturingssysteem, worden hieronder enkele taken weergegeven die u kunt uitvoeren vanaf de pagina's Netwerk:

- De netwerkconfiguratie-instellingen wijzigen voor de verschillende soorten netwerkaansluitingen.
- Afdrukprotocollen in- of uitschakelen.
- Een contactpersoon en URL's voor ondersteuning instellen.
- Een wachtwoord instellen om de toegang tot de printer en de configuratie-instellingen van het netwerk te beheren.
- De beveiliging van uw product configureren met behulp van wachtwoorden, toegangslijsten en beheerdersprotocollen.
- Algemene statusinformatie van het netwerk bekijken, inclusief de netwerkstatistieken die op de printserver zijn opgeslagen voor het oplossen van problemen met het netwerk of voor het optimaliseren van het netwerk.
- Protocolinformatie bekijken voor alle ondersteunde netwerkaansluitingen.
- De Configuratiepagina van HP Jetdirect weergeven.
- De frequentie instellen waarmee de geïntegreerde webserver van HP de netwerkstatus controleert.

Raadpleeg de volgende bronnen voor meer informatie over de netwerkpagina's:

- **Help.** Op elke netwerkpagina staat onder **Overige links** de link **Help** met een beschrijving van de netwerkfuncties en handige tips voor het gebruik hiervan. Vanaf de pagina Help kunt u toegang krijgen tot aanvullende Help-informatie op de HP website.
- **Beheerdershandleiding bij de HP Jetdirect printserver.** Deze handleiding is in principe beschikbaar op de cd-rom met de software die bij uw product is geleverd. Als u de meest recente versie van deze handleiding wilt downloaden, gaat u naar: http://www.hp.com/support/net_printing.

5 De Overige links als hulpbron gebruiken

Het veld **Overige links** bevat drie permanente links die een snel toegang geven tot productspecifieke informatie zoals interactieve probleemoplossingen en bestelinformatie voor originele HP onderdelen.

hp LaserJet 9065mfp / 192.168.0.10
hp LaserJet 9065mfp

Log In

Informatie Instellingen Netwerk

Status apparaat
Configuratiepagina
Status benodigheden
Logbestand
Gebruikspagina
Apparaatgegevens
Afdrukken

Apparaatgegevens

Apparaatnaam:	hp LaserJet 9065mfp
Activanummer:	1234
Naam bedrijf:	your company
Contactpersoon:	your name
Locatie apparaat:	your location
IP adres:	192.168.0.10
Productnaam:	hp LaserJet 9065mfp
Apparaatmodel:	CXXXXA
Serienummer apparaat:	CNZZX91001

Overige links
[hp instant support](#)
[Productondersteuning](#)

Overige links
[hp instant support](#)
[Productondersteuning](#)

Opmerking

U kunt de pagina voor het bewerken van de overige links gebruiken op het tabblad **Instellingen** om maximaal vijf aangepaste links naar de gewenste websites toe te voegen. Deze links verschijnen op de HP EWS-pagina's in het veld **Overige links** onder de linkernavigatiebalk. Zie voor meer informatie "[Overige links bewerken](#)" op pagina 32

Hewlett-Packard biedt hp instant support, een op Internet gebaseerd ondersteuningssysteem dat diagnostische informatie verzamelt van uw product en deze vergelijkt met de informatiedatabase van HP. Bij hp instant support kunt u intelligente oplossingen vinden waarmee u snel en eenvoudig problemen kunt oplossen.

Hoe werkt hp instant support?

Zodra u op **hp instant support** klikt, wordt er informatie van uw product verzameld en op een veilige manier verzonden naar Hewlett-Packard. De website hp instant support leest de productgegevens om zo de huidige status van het product te analyseren. De website maakt een aangepaste webpagina die in het browservenster verschijnt met duidelijke tekst en toelichting. Via de website hp instant support komt u ook terecht bij extra servicediensten die voor uw product beschikbaar zijn.

Voordat er productgegevens ter analyse naar Hewlett-Packard wordt verzonden, kunt u alle informatie (bijvoorbeeld serienummer, foutmeldingen en productstatus) bekijken die wordt doorgestuurd. Hewlett-Packard behandelt deze informatie vertrouwelijk.

De informatie die u van hp instant support kunt krijgen

De website hp instant support biedt de volgende hulpmiddelen voor probleemoplossing en onderhoud:

- Firmware en software-updates.
- Oplossingen voor recente problemen die in het Logbestand staan vermeld. Het product geeft bijvoorbeeld een storing weer als meest recente gebeurtenis in het gebeurtenissenlogboek. De website hp instant support neemt de gebeurtenis waar en geeft informatie met betrekking tot het verhelpen van de storing.
- Ondersteuningspakketten.
- Productdocumentatie, zoals gebruikershandleidingen en beknopte handleidingen.

Productondersteuning

De link **Productondersteuning** maakt verbinding met een webpagina die een uitgebreid menu met ondersteuningsbronnen weergeeft, speciaal voor bedrijven. Via deze webpagina kunt u deze taken uitvoeren en nog veel meer:

- Een lijst van HP-producten op een site zoeken: desktops, werkstations, servers, opslagapparaten, printers, scanners, apparatuur voor digitale weergave en mobiele apparatuur.
- Technische ondersteuning verkrijgen. Een probleem oplossen, informatie zoeken over het installeren en configureren van uw product, een product leren kennen en gebruiken, uw product onderhouden, uw productsoftware en -driver bijwerken en migreren en producten recyclen of volgens de regelgeving afdanken.
- Toegang krijgen tot bronnen voor het zelfstandig oplossen van problemen, zoals veelgestelde vragen, gebruikersdocumentatie, functies en specificaties en informatie met betrekking tot productcompatibiliteit.
- Samenwerken met HP en met collega's middels discussiegroepen, e-mailondersteuning en telefonische ondersteuning.
- Op taken gebaseerde navigatie gebruiken om het taakgedeelte waaraan u wilt werken, aan te geven en om snel verwante onderwerpen en hulpmiddelen te detecteren.

Daarnaast kunt u de volgende items vinden: veel gevraagde onderwerpen, een abonnementencentrum, productaanbiedingen en overige aankondigingen en training en opleidingsmogelijkheden.

Mijn Serviceprovider en Mijn Servicecontract

De links **Mijn Serviceprovider** en **Mijn Servicecontract** verschijnen alleen als deze door de serviceprovider op de pagina Overige links in het tabblad **Instellingen** zijn aangemaakt. De link kan worden aangeklikt door elke gebruiker voor informatie over de serviceprovider en het servicecontract. De informatie kan maximaal 50 tekens bevatten en wordt opgeslagen in het permanente geheugen van het apparaat.

Als deze links zijn aangemaakt, wordt het veld **Overige links** gewijzigd om nieuwe links toe te voegen, zoals wordt weergegeven in de volgende illustratie.



Register

A

- aanmelden 3
- aantal pagina's 14
- accessoires, installatie controleren 10
- afdrukken van bestanden 16, 17
- afdruk materiaal, gebruik 14
- afmelden 4
- apparaten, gedefinieerd 1
- artikelnummer 15
- automatisch uitschakelen 39
- AutoSend 30

B

- bedieningspaneel
 - knoppen 8
 - menu's 20
- beheerders
 - aanmelden 3
 - afmelden 4
 - pagina Bestelinformatie 38
 - schema AAN/UIT kopieerapparaat 40
 - waarschuwingen, instellen 24
- benodigdheden
 - functie AutoSend 30
 - gebruiksaanwijzing 14
 - statuspagina 12
- bestand, log 13
- bestemmingslijsten
 - maken 25
 - testen 28
 - verwijderen 29
- bladeren 5
- browsers
 - afsluiten na afmelding 4
 - gedefinieerd 1
 - ondersteunde 2

C

- cartridge
 - gebruiksaanwijzing 14
 - status 12
- configuratie op afstand 20
- Configuratiepagina 10

D

- DIMM's, installatie controleren 10
- drivers, instellingen 21

E

- ECM configureerbare besteloptie 42
- Elektronische kopieermonitor 42
- e-mail
 - informatiepagina's 29
 - inkomende, configureren 23
 - instellingen 22
 - ondersteuning 48
 - uitgaande, configureren 23
 - waarschuwingen 24

F

- firewalls 3
- foutmeldingen 13

G

- gebruikersnaam 31
- gebruiksaanwijzing, AutoSend 30
- Gebruikspagina 14
- gedeelte Overige links 32, 47
- geheugen, installatie controleren 10
- geïntegreerde webserver
 - gedefinieerd 1
 - kenmerken 2

H

- help
 - instant support 48
 - productondersteuning 48
- HP geïntegreerde webserver
 - gedefinieerd 1
 - kenmerken 2
- HP geïntegreerde webserver openen 3
- hp instant support 48
- HP Jetdirect printserver 46
- HP Web Jetadmin 2

I

- informatiepagina's
 - beschikbaar 7
 - via e-mail verzenden 29
- inkomende e-mail, configuratie 23
- inktcartridge; zie printcartridge
- inschakelen, kopieerapparaat 40
- IP-adres
 - e-mailconfiguratie 23
 - zoeken 3, 15
- IT-beheerders
 - aanmelden 3
 - afmelden 4
 - pagina Bestelinformatie 38
 - schema AAN/UIT kopieerapparaat 40
 - waarschuwingen, instellen 24

J

- Jetadmin, HP Web 2
- Jetdirect printserver 46

K

- kenmerken 2
- kliëntondersteuning
 - instant 48
 - product 48
- klokinstellingen 36
- knop Taak annuleren 31
- knoppen, bedieningspaneel 8
- Kopieermonitor 42
- kopiëren in-/uitschakelen 40

L

- laden
 - diagnostiek 20
 - instellingen 39
- link Mijn Servicecontract 49
- link Mijn Serviceprovider 49
- links 32, 47
- locatie van het apparaat 15
- Logbestand 13

M

- meldingen, fout 13
- menu Configuratie 20
- menu Diagnostiek 20
- menu Papierverwerking 39
- menu's
 - bedieningspaneel 20
 - HP geïntegreerde webserver 5
- mobiele apparatuur, afdrukken vanaf 16

N

- netwerken
 - configureren 45
 - ondersteunde soorten 2
 - Web Jetadmin 2
- netwerkpagina's 45

O

- ondersteuning
 - product 48
- online help
 - instant support 48
 - productondersteuning 48

P

- pagina Afdrukken 16
- pagina Apparaat configureren 20
- pagina Apparaatgegevens 15, 34
- pagina Beveiliging 31
- pagina Datum & tijd 36
- pagina E-mailserver 22
- pagina Overige instellingen 39
- pagina Overige links bewerken 32, 47
- pagina Status apparaat 8
- pagina Status benodigdheden 12
- pagina Taal 35
- papier
 - gebruik 14
 - lade-instellingen 39
 - standaardformaat, instelling 22
- PCL-documenten 16
- PDF-bestanden, afdrukken 16
- persoonlijke identificatienummers (pincodes) 42
- pincodes (persoonlijke identificatienummers) 42
- POP3-configuratie 23
- postbusconfiguratie 23
- printcartridge
 - gebruiksgegevens 14
 - status 12
- printerdrivers, instellingen 21
- printserver, HP Jetdirect 46
- PRN-bestanden 16
- problemen oplossen
 - Configuratiepagina 10
 - instant support 48
 - productondersteuning 48
- producten, gedefinieerd 1
- productgroepbeheer 2

- productondersteuning 48
- PS-bestanden, afdrukken 16

R

- recyclen van benodigdheden 48

S

- schema AAN/UIT 40
- schema AAN/UIT kopieerapparaat 40
- serienummer 15
- server, HP Jetdirect 46
- servicecontract, link 49
- serviceproviders
 - aanmelden als 3
 - afmelden 4
 - links naar 49
 - pagina AutoSend 30
 - pagina Bestelinformatie 38
 - waarschuwingen, instellen 24
- software-instellingen 21
- standaard papierformaat, instelling 22
- status
 - benodigdheden 12
 - informatiepagina's via e-mail verzenden 29
 - netwerk 45
 - waarschuwingen 24
- status van de nietjes 9, 12
- stroom
 - automatisch uitschakelen 39
 - schema AAN/UIT kopieerapparaat 40
- support
 - instant 48
- systeemvereisten 2

T

- tabblad Informatie 6
 - wachtwoordbeveiliging 3
 - zoeken 20
- tabblad Instellingen 6, 19
- tabblad Netwerk 6
- TCP/IP-netwerk 2
- technische ondersteuning
 - instant 48
 - product 48
- tekstbestanden, afdrukken 16
- telefonische ondersteuning 48
- testen 20
- tijdstellingen 36
- toegang tot de HP geïntegreerde webserver 3
- toepassingsinstellingen 21
- toetsen, bedieningspaneel 8
- tonercartridge; zie printcartridge

U

- uitgaande e-mail, configuratie 23
- uitschakelen, kopieerapparaat 40

V

- veelgestelde vragen 48
- verbruiksartikelen; zie benodigdheden
- verificatie Verzenden 42
- verificatie voor kopiëren 42

W

- waarschuwingen
 - bestemmingslijsten, testen 28
 - configureren 25
 - e-mailconfiguratie 23
 - informatiepagina's via e-mail verzenden 29
 - kenmerken 24
- wachtwoorden 3, 31
- Web Jetadmin 2
- webbrowsers
 - afsluiten na afmelding 4
 - gedefinieerd 1
 - ondersteunde 2
- webserver, geïntegreerd
 - gedefinieerd 1
 - kenmerken 2
- websites, ondersteuning
 - instant 48
 - product 48



i n v e n t

© 2003 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

www.hp.com