



Felsökningshandbok

Business Desktops [stationära arbetsdatorer]

Dokumentets artikelnummer: 361204-101

Maj 2004

Denna handbok innehåller tips och lösningar för felsökning av produkterna ovan samt även beskrivningar av tänkbara problem med maskin- och programvara.

© Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.
Informationen i detta dokument kan ändras utan föregående meddelande.

Microsoft, MS-DOS, Windows och Windows NT är varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och andra länder.

Det enda garantiansvar för HP-produkter och HP-tjänster definieras i de uttryckliga garantiavtal som medföljer sådana produkter och tjänster. Ingenting i denna text skall anses utgöra ett ytterligare garantiåtaganden. HP ansvarar inte för tekniska fel, redigeringsfel eller för material som utelämnats i detta dokument.

Detta dokument innehåller information som omfattas av lag om upphovsrätt. Ingen del av detta dokument får kopieras eller reproduceras i någon form utan skriftligt medgivande från Hewlett-Packard Company.



VARNING! Den här texten ger information om att allvarliga personskador eller dödsfall kan uppstå om instruktionerna inte följs.



SE UPP! Den här texten innehåller varningar om att utrustningen kan förstöras eller information förloras om inte instruktionerna följs.

Felsökningshandbok

Business Desktops [stationära arbetsdatorer]

Första upplagan (Maj 2004)

Dokumentets artikelnummer: 361204-101

1 Datorns diagnostiska funktioner

Diagnostik för Windows	1-1
Detektera Diagnostik för Windows	1-2
Installera Diagnostik för Windows	1-2
Använda kategorier i Diagnostik för Windows	1-3
Köra Diagnostiska tester i Diagnostik för Windows	1-6
Konfigurationsinspelare	1-8
Installera konfigurationsinspelaren	1-8
Köra konfigurationsinspelaren	1-9
Skydda programvara	1-10
Återställa programvaran	1-10

2 Felsökning utan diagnostik

Säkerhet och arbetsmiljö	2-1
Gör så här innan du ringer för att få teknisk support.	2-2
Hjälptips	2-4
Åtgärda allmänna problem	2-5
Åtgärda problem med strömförsörjningen	2-9
Åtgärda diskettproblem	2-11
Åtgärda hårddiskproblem	2-14
Åtgärda MultiBay-problem	2-17
Åtgärda problem med bildskärm	2-18
Åtgärda problem med ljud	2-23
Åtgärda problem med skrivare	2-26
Lösa problem med tangentbord och mus	2-27
Åtgärda problem vid installation av maskinvara	2-29
Åtgärda problem med nätverk	2-31
Åtgärda problem med minne	2-35
Lösa problem med processorn	2-36

Åtgärda problem med CD ROM och DVD	2–37
Åtgärda problem med enhetsnyckeln	2–39
Lösa problem med Internet-åtkomst	2–39
Åtgärda problem med program	2–42
Kontakta kundsupport	2–43

A Felmeddelanden under POST

POST-koder och textmeddelanden	A–2
Diagnostiska ljus- och ljudsignaler under POST	A–14

B Lösenordsskydd och återställning av CMOS

Återställning av lösenordsbygel	B–2
Radera och återställa CMOS	B–3
Använda CMOS-knappen	B–3
Använda setup-programmet för att återställa CMOS	B–5

C DPS (Drive Protection System)

Komma åt DPS via Diagnostik för Windows	C–2
Komma åt DPS via Setup-programmet	C–3

D Ställa in analogt/digitalt ljud

Index

Datorns diagnostiska funktioner

Diagnostik för Windows

Programmet Diagnostik för Windows (DFW) ger dig möjlighet att visa information om datorns maskin- och programvarukonfigurationen medan Microsoft Windows XP körs. Det ger dig också möjlighet att testa datorns olika maskin- och programvara.

När du startar Diagnostik för Windows visas en översiktsbild där datorns aktuella konfiguration visas. Från översiktsbilden kan du nå olika informationskategorier för datorn samt fliken **Test**. Informationen på de olika programskärmarna kan sparas som fil eller skrivas ut.



För att utföra alla tester måste du logga in som administratör. Om du inte loggar in som administratör kan vissa tester inte utföras. Om du försöker utföra en sådan test visas ett felmeddelande under detta delsystem i Test-fönstret eller så kan kryssrutan för denna test inte markeras.

Använd Diagnostik för Windows för att kontrollera om systemet hittar alla installerade enheter och att de fungerar som de ska. Även om du inte måste det rekommenderas du att köra tester efter installation eller anslutning av nya enheter.

Det är inte säkert att utrustning från andra tillverkare än HP detekteras av Diagnostik för Windows. Spara, skriv ut eller visa information som genereras. Du bör köra tester och ha den utskrivna rapporten tillgänglig innan du ringer kundsupportcentret.

Detektera Diagnostik för Windows

Vissa datorer levereras med installationsfiler för Diagnostik för Windows på hårddisken. Du kan ha installerat den tidigare tillsammans med andra hjälpprogram eller den kan ha installerats av någon annan användare.

Så här avgör du om Diagnostik för Windows redan är installerad:

1. Leta rätt på Diagnostik-ikonerna. I Windows XP Home eller Windows XP Professional väljer du **Start > Kontrollpanelen**.
2. Studera de ikoner som visas på Kontrollpanelen.
 - Om ikoner för Konfigurationsinspelare och Diagnostik för Windows finns med, är programmet Diagnostik för Windows installerat.
 - Om ikoner för Konfigurationsinspelare och Diagnostik för Windows inte finns med, kan programmet Diagnostik för Windows vara laddat, men inte installerat.

Installera Diagnostik för Windows

Om Diagnostics för Windows inte är laddat (installationsfiler på hårddisken) kan du hämta SoftPaq för Diagnostik för Windows på följande webb-plats:

www.hp.com/support

Du måste bara göra följande om diagnostikprogrammet har laddats på hårddisken men inte installerats.

1. Avsluta alla Windows-program.
2. Installera Diagnostik för Windows:
 - I Windows XP väljer du **Start > Installera program**. Välj **Diagnostik för Windows > Nästa** och följ sedan anvisningarna på skärmen.
 - Om ikonen Installera program varken finns på skrivbordet eller i Startmenyn, kör du installationsprogrammet Setup från mappen **C:\CPQAPPS\DIAGS** eller väljer **Start > Kör** och skriver följande kommandorad: **C:\CPQAPPS\DIAGS\SETUP**.

3. Klicka på **Nästa** för att installera Diagnostik för Windows.
4. När installationen är klar kan du uppmanas att starta om datorn om inte omstarten sker automatiskt. Om du får en sådan uppmaning, klickar du på **Slutför** för att starta om datorn eller på **Avbryt** för att avsluta programmet. Du måste starta om datorn för att slutföra installationen av Diagnostik för Windows.



Om du vill uppgradera en befintlig version av Diagnostik för Windows som har installerats i datorn, gå då till www.hp.com/support för att leta rätt på och hämta den senaste SoftPaq för Diagnostik för Windows.

Använda kategorier i Diagnostik för Windows

Använd kategorierna på följande sätt:

1. Klicka på **Start > HP Informationscentrum > Diagnostik för Windows**. Du kan också välja ikonen **Diagnostik för Windows** som finns på Kontrollpanelen genom att klicka på **Start > Kontrollpanelen** och därefter välja **Diagnostik för Windows**.

Skärmen visar en översikt över datorns maskin- och programvara.

2. Välj en kategori från menyn **Kategorier** eller motsvarande ikon på verktygsfältet om du vill ha information om viss maskin- eller programvara.



När du rör markören över ikonerna på verktygsfältet visas motsvarande kategorinamn bredvid markören.

3. För att visa mer detaljerad information om den valda kategorin klickar du på **Mer** i rutan **Informationsnivå** i fönstrets nedre vänstra hörn eller klickar på **Nivå** högst upp på skärmen och väljer **Mer**.
4. Kontrollera, skriv ut och /eller spara denna information vid behov.



Om du vill skriva ut informationen klickar du på **Arkiv** och väljer sedan **Skriv ut**. Välj något av följande alternativ: **Detaljerad rapport (Alla kategorier)**, **Sammanfattning (Alla kategorier)** eller **Aktuell kategori**. Klicka på **OK** för att skriva ut vald rapport.



Om du vill spara informationen klickar du på **Arkiv** och väljer sedan **Spara som**. Välj något av följande alternativ: **Detaljerad rapport (Alla kategorier)**, **Sammanfattning (Alla kategorier)** eller **Aktuell kategori**. Klicka på **OK** för att spara vald rapport.

5. När du vill avsluta Diagnostik för Windows klickar du på **Arkiv** och sedan på **Avsluta**.

Menyrad – Arkiv, Kategorier, Navigering, Nivå, Flik, Hjälp

Högst upp i Diagnostik för Windows programfönster finns menyraden som består av sex menyer:

- Arkiv – Spara som, Skriv ut, Skrivarinställningar, Avsluta
- Kategorier – Se kategorilistan i följande avsnitt
- Navigering – Föregående kategori (**F5**), Nästa kategori (**F6**)
- Nivå – Mindre (**F7**), Mer (**F8**) <information på skärmen>
- Flik – Översikt, Test, Status, Logg, Fel
- Hjälp – Innehåll, Använda hjälp, Om

Verktygsfält – Ikoner för olika informationskategorier

Under menyraden finns ett verktygsfält med ikoner för följande informationskategorier i datorn:

- System – Moderkort, ROM, datum och tid
- Inventariespårning – Inventarienummer, systemets serienummer och processorinformation
- Inmatningsenheter – Tangentbord, mus och styrspek
- Kommunikation – Portar i systemet och information om dem
- Lagring – Systemets lagringsenheter och information om dem
- Grafik – Information om grafiksysteem
- Minne – Information om moderkorts- och Windows-minne
- Multimedia – Optiska lagringsenheter (CD, DVD m.m.) samt ljudinformation
- Windows – Windowsinformation
- Arkitektur – Information om PCI-enheter
- Resurser – Information om IRQ, I/O och minnesadresser
- Hälsa – Systemtemperatur- och hårddiskstatus
- Diverse – CMOS, DMI, BIOS, System, Produktnamn och serienummer

Flikar – Översikt, Test, Status, Logg, Fel

Under Verktygsfältet finns fem flikar:

- Översikt – Översiktsfönstret visar allmän översiktsinformation om datorn. Detta är det fönster som visas när du startar programmet. I fönstrets vänstra sida visas information om maskinvara och till höger om programvara.
- Test – Från testfönstret kan du välja att testa olika delar av systemet. Du kan också välja testtyp och testläge.
- Status – Statusfönstret visar status för pågående tester. Du kan avbryta en test genom att klicka på knappen **Avbryt test**.
- Logg – Loggfönstret visar information från tester av de olika enheterna.
- Fel – Felfönstret visar alla fel som upptäckts under test av enheter. I fönstret visas den enhet som testas, antal fel av olika typer samt felkod.

Köra Diagnostiska tester i Diagnostik för Windows

Kör diagnostiska tester på följande sätt:

1. Klicka på **Start > HP Informationscentrum > Diagnostik för Windows**. Du kan också välja ikonen **Diagnostik för Windows** som finns på Kontrollpanelen genom att klicka på **Start > Kontrollpanelen** och därefter välja **Diagnostik för Windows**.

Skärmen visar en översikt över datorns maskin- och programvara. Fem flikar visas under ikonraden: **Översikt, Test, Status, Logg** och **Fel**.

2. Klicka på fliken **Test** eller klicka på **Flik** högst upp på skärmen och välj **Test**.
3. Välj något av följande alternativ:
 - Snabbtest** – Kör en snabb, allmän test av varje enhet. Denna test körs helt automatiskt om du valde oövervakat läge.
 - Fullständigt test** – Alla enheter testas maximalt. Testen kan köras Interaktivt eller Oövervakat.
 - Anpassad test** – Bara valda tester görs. För att välja vissa enheter eller tester letar du reda på enheten i listan och markerar sedan i kryssrutan bredvid varje test. När ett test är markerat visas ett rött kryss i rutan. En del tester kräver att du övervakar testen.



För att utföra alla tester måste du logga in som administratör. Om du inte loggar in som administratör kan vissa tester inte utföras. Om du försöker utföra en sådan test visas ett felmeddelande under detta delsystem i Testfönstret eller så kan kryssrutan för denna test inte markeras.

4. Välj **Interaktivt läge** eller **Oövervakat läge**. I Interaktivt läge kommer diagnostikprogrammet att begära inmatning under tester som kräver detta. En del tester kräver interaktion och visar fel eller stannar vid fel om du valde testet i samband med Oövervakat läge.
 - Interaktivt läge** ger maximal kontroll över testprocessen. Du avgör om testen är godkänd eller inte och du kan uppmanas att sätta in eller ta ut enheter.
 - Oövervakat läge** visar inga uppmaningar. Om fel uppstår visas de när testet har slutförts.

5. Klicka på knappen **Starta test** nedtill i fönstret. Teststatus visas med förlopp och resultat för varje test. Mer detaljer om testförloppet kan du få genom att klicka på fliken **Logg** eller genom att klicka på **Flik** högst upp på skärmen och välja **Logg**.
6. För att visa en rapport väljer du en flik:
 - Fliken **Status** sammanfattar körda tester och om de blev godkända eller inte.
 - Fliken **Logg** visar de tester som körts i systemet, antal gånger varje test har körts, antal fel som hittades vid varje test samt total tid som varje test tog.
 - Fliken **Fel** visar alla fel som hittats i datorn tillsammans med respektive felkod.
7. Spara en testrapport så här:
 - Välj fliken **Logg Spara** för att spara en loggrapport.
 - Välj fliken **Fel Spara** för att spara en felrapport.
8. Skriv ut en testrapport så här:
 - Om rapporten är på fliken Logg, väljer du **Arkiv > Spara som**, och skriver sedan ut filen från vald mapp.
 - Om rapporten finns på fliken Fel väljer du knappen **Skriv ut** på fliken **Fel**.
9. Om fel hittas klickar du på fliken **Fel** för att visa mer information och rekommenderade åtgärder. Genom att följa rekommenderade åtgärder kan du kanske lösa en del problem själv.
10. Klicka på **Skriv ut** eller spara felinformationen om du måste kontakta en auktoriserad återförsäljare eller servicegivare för att få hjälp.
11. När du vill avsluta Diagnostik för Windows klickar du på **Arkiv** och sedan på **Avsluta**.

Konfigurationsinspelare

Programmet Konfigurationsinspelare (Configuration Record) är ett Windows-baserat verktyg för insamling av information och som liknar övriga hanteringsverktyg. Programmet samlar in viktig information om maskin- och programvara från datorns olika delsystem så att du kan få en fullständig bild över datorn. Konfigurationsinspelaren är ett verktyg för att automatiskt identifiera och jämföra konfigurationsändringar och kan också användas för att registrera datorns konfigurationshistorik. Informationen kan sparas som historik från flera olika körningar.

Programmet har utvecklats för att kunna åtgärda problem medan datorn fortfarande är inkopplad och det maximerar därför datortillgängligheten. Informationen som hämtas in av programmet är användbart vid felsökning och förenklar service genom att systemets konfiguration snabbt och enkelt kan identifieras, vilket normalt är det första som måste göras vid service.

Programmet samlar automatiskt in information om maskinvara och systemprogramvara och ger en fullständig bild av systemet. Det samlar in och visar information om sådant som ROM, inventarienummer, processor, fysiska enheter, PCI-enheter, minne, grafik, operativsystemets version, operativsystemets parametrar och operativsystemets startfiler. Om den ursprungliga *Base.log*-filen finns i katalogen *cpqdiags* visas filen *Base.log* bredvid filen *Now.log* i ett delat fönster och skillnaderna mellan dem båda markeras med rött.

Installera konfigurationsinspelaren

Konfigurationsinspelaren är en del av Diagnostik för Windows. Om du installerar Diagnostik för Windows installeras också konfigurationsinspelaren.

Köra konfigurationsinspelaren

Kör det här programmet på följande sätt:

1. Klicka på **Start > HP Informationscentrum > Konfigurationsinspelaren**. Du kan också välja ikonen **Konfigurationsinspelare** som finns på Kontrollpanelen genom att klicka på **Start > Kontrollpanelen** och därefter välja **Konfigurationsinspelare**.



Konfigurationsinspelaren kan visa information på två olika sätt: **Visa bara ändringar** och **Visa allt**. Standardinställningen är **Visa bara ändringar** vilket innebär att all text visas i rött eftersom det bara är skillnader som visas. När du ändrar till **Visa allt** visas en fullständig bild av hela systemet.

2. Standardvyn är **Visa bara ändringar**. För att se all information som samlats in av Konfigurationsinspelaren klickar du på **Visa** högst upp i fönstret och väljer **Visa allt** eller klickar på ikonen **Visa allt**.
3. För att spara informationen i vänstra eller högra fönstret väljer du **Arkiv > Spara filen i fönstret** och väljer sedan **Vänster fönster** eller **Höger fönster**.



Genom att regelbundet spara datorns konfiguration får du en konfigurationshistorik. Denna kan vara värdefull om datorn måste in på service för problem som måste “avlusas” (korrigeras).

4. När du vill avsluta konfigurationsinspelaren klickar du på **Arkiv** och sedan på **Avsluta**.

Skydda programvara

För att skydda program bör du ha säkerhetskopior av alla systemprogram, program och tillhörande filer som är lagrade på hårddisken. I dokumentationen till operativsystem eller säkerhetskopieringsprogrammet hittar du instruktioner om hur filer säkerhetskopieras.

Återställa programvaran

Windows operativsystem och programvara kan återställas till det ursprungsskick som de befann sig i när du köpte datorn genom att använda cd-skivan *Restore Plus!*. Se dokumentationen som levererades med cd-skivan *Restore Plus!* På cd-skivan finns instruktioner om hur du använder denna funktion.

Felsökning utan diagnostik

I det här kapitlet finns information om hur du kan känna igen och rätta till en del vanliga problem med diskettenheter, hårddiskar, optiska enheter, grafik, ljud, minne och program. Om du får problem med datorn tittar du i tabellerna i det här kapitlet för att hitta troliga orsaker och rekommenderade åtgärder.



Information om enskilda felmeddelanden som visas på skärmen under POST (Power-On Self-Test) när du startar datorn finns i [Bilaga A](#), “Felmeddelanden under POST.”

Säkerhet och arbetsmiljö



WARNING! Felaktig användning av datorn eller om du inte kan skapa en säker och bekväm arbetsmiljö kan leda till obehag eller allvarlig kroppsskada. Vi hänvisar till handboken *Säkerhet och arbetsmiljö* på cd-skivan *Documentation* och som finns på webbplatsen på adressen www.hp.com/ergo för mer information om hur du väljer arbetsplats och skapar en säker och bekväm arbetsmiljö.

Den här utrustningen har testats och motsvarar gränserna för digitala enheter inom klass B i enlighet med del 15 i FCC-reglerna. Mer information finns i handboken *Säkerhet och föreskrifter* på cd-skivan *Documentation*.

Gör så här innan du ringer för att få teknisk support

Om du har problem med datorn kan du försöka att göra följande innan du ringer teknisk support:

- Kör programmet Diagnostik för Windows: Mer information finns i [Kapitel 1, “Datorns diagnostiska funktioner”](#).
- Kör självtesten DPS (Drive Protection System) i setup-programmet. Mer information finns i *Konfigureringshandboken* på cd-skivan *Documentation*.
- Kontrollera om På/av-lampan på datorns framsida blinkar rött. Blinkande lampor är felkoder som hjälper dig att lokalisera felet. Mer information finns i [Bilaga A, “Felmeddelanden under POST”](#).
- Om inget visas på bildskärmen, ansluter du den till en annan bildskärmskontakt, om det finns en sådan. Du kan även byta ut bildskärmen mot en som du vet fungerar.
- Om du är ansluten till ett nätverk, kan du ansluta en annan dator med en annan kabel till ditt nätverksuttag. Nätverkskontakten eller kabeln kan vara trasig.
- Om du nyligen installerade ny maskinvara tar du bort denna och kontrollerar om datorn då fungerar.
- Om du nyligen installerade ny programvara avinstallerar du denna och kontrollerar om datorn då fungerar.
- Starta datorn i felsäkert läge för att se om den startar utan att alla drivrutiner har laddats. Använd “Last Known Configuration” [Senaste känd konfiguration] när du startar operativsystemet.
- Vi hänvisar även till den omfattande online-hjälpen på www.hp.com/support.
- Se följande avsnitt “[Hjälptips](#)” i denna handbok.
- Kör cd-skivan *Restore Plus!*.



SE UPP! Om du kör cd-skivan *Restore Plus!* raderas alla data på hårddisken.

Som hjälp för att lösa eventuella problem online, tillhandahåller HP Instant Support Professional Edition – ett diagnosprogram för hjälp till självhjälp. Använd online-chattfunktionen i HPs Instant Support Professional Edition, om du måste kontakta HP-support. Gå till HP Instant Support Professional Edition på adressen: www.hp.com/go/ispe.

Gå till Business Support Center (BSC) på adressen www.hp.com/go/bizsupport för att få den senaste online-hjälpen, programvaran och drivrutiner, proaktiva meddelanden och kontakten med värddatorer och HP-experten över hela världen.

Om det blir nödvändigt att ringa för att få teknisk hjälp (+1-800-652-6672) bör du tänka på följande för att få den service du behöver:

- Sitt framför datorn när du ringer.
- Skriv ner datorns serienummer och produkt-ID-nummer samt bildskärmens serienummer innan du ringer.
- Se till att ha tid för felsökningen tillsammans med serviceteknikern.
- Ta bort all maskinvara som nyligen installerats i systemet.
- Ta bort all programvara som nyligen installerats i systemet.
- Kör cd-skivan *Restore Plus!*.



SE UPP! Om du kör cd-skivan *Restore Plus!* raderas alla data på hårddisken.



För information om försäljning och garantiuppgraderingar (Care Packs) kan du ringa till närmaste auktoriserade serviceställe eller återförsäljare.

Hjälptips

Om du stöter på mindre problem med dator, bildskärm eller programvara studerar du följande lista med allmänna förslag innan du går vidare:

- Kontrollera att datorn och bildskärmen är anslutna till ett fungerande eluttag.
- Kontrollera att spänningsväljaren (gäller vissa modeller) är satt på den nätspänning som används där du befinner dig (115 V eller 230 V).
- Kontrollera att datorn är påslagen och att den gröna lysdiodsindikatorn (strömlampan) lyser.
- Kontrollera att bildskärmen är påslagen och att den gröna lysdiodsindikatorn (strömlampan) lyser.
- Kontrollera om På/av-lampan på datorns framsida blinkar rött. Blinkande lampor är felkoder som hjälper dig att lokalisera felet. Mer information finns i [Bilaga A, "Felmeddelanden under POST"](#).
- Öka ljusstyrka och kontrast på bildskärmen om den är svag.
- Tryck på och håll ner valfri tangent. Om systemet avger ljudsignaler fungerar tangentbordet korrekt.
- Kontrollera att inga kablar är lösa eller felaktigt anslutna.
- "Väck" datorn genom att trycka på valfri tangent på tangentbordet eller genom att trycka på På/av-knappen. Om inte datorn "väcks" stänger du av den genom att hålla På/av-knappen intryckt under minst fyra sekunder och trycker sedan på knappen igen för att starta om datorn. Om det inte går att stänga av datorn drar du ut nätsladden, väntar några sekunder och sätter sedan i sladden igen. Datorn startar om automatiskt om du har ställt in 'automatisk omstart efter strömavbrott' i setup-programmet. Om datorn inte startar om automatiskt trycker du på På/av-knappen för att starta den.
- Konfigurera om datorn efter installation av expansionskort eller annan maskinvara som inte stöder Plug&Play. Se "[Åtgärda problem vid installation av maskinvara](#)" för instruktioner.
- Kontrollera att alla nödvändiga drivrutiner är installerade. Om du t.ex. använder en skrivare behöver du drivrutiner till just den modellen.
- Ta ut eventuella disketter innan du startar datorn.

- Om du har installerat ett annat operativsystem än det förinstallerade, måste du kontrollera att det stöds av systemet.
- Om systemet har flera installerade grafikkort (inbyggd, PCI- eller PCI-Express-kort; inbyggd grafik finns bara i vissa modeller) och bara en bildskärm, måste bildskärmen anslutas till den videokontakt som angivits som primär VGA-adapter. Vid uppstart avaktiveras de övriga bildskärmskontakterna och om bildskärmen ansluts till en av dessa, kommer den inte att fungera. Du kan göra standardinställning för VGA-adaptern i setup-programmet.



SE UPP! Om datorn är ansluten till nätpänning är moderkortet alltid strömförande. För att inte skada moderkortet och dess komponenter måste du koppla loss nätsladden innan du öppnar datorn.

Åtgärda allmänna problem

De allmänna problem som beskrivs i det här avsnittet kan du förmodligen enkelt lösa själv. Om problemet kvarstår eller om du är osäker på om du kan klara av det, kontaktar du en auktoriserad återförsäljare.


Åtgärda allmänna problem

Problem	Orsak	Åtgärd
Datorn verkar ha låst sig och går inte att stänga av när På/av-knappen trycks in.	Programstyrningen av knappen fungerar inte.	Håll knappen intryckt under minst 4 sekunder tills datorn stängs av.
Datorn reagerar inte när USB-tangentbord eller USB-mus används.	Datorn är i vänteläge (standby) .	Tryck på På/av-knappen för att återgå från vänteläget (standby) .
	Systemet har låst sig.	Starta om datorn.



SE UPP! När du vill återgå från **vänteläget** får du inte hålla På/av-knappen intryckt i mer än fyra sekunder. I annat fall stängs datorn av och du förlorar dina data.

Åtgärda allmänna problem (Fortsättning)

Problem	Orsak	Åtgärd
Datorns datum och klockslag är felaktiga.	<p>RTC-batteriet (realtidsklocka) kanske måste bytas.</p> <p> Om datorn är ansluten till ett fungerande eluttag förlängs RTC-batteriets livslängd.</p>	Först återställer du datum och tid under Kontrollpanelen (setup-programmet kan även användas för att uppdatera RTC-datum och RTC-tid). Om problemet kvarstår byter du ut RTC-batteriet. Mer information om hur du sätter i ett nytt batteri finns i <i>Referenshandboken</i> på cd-skivan <i>Documentation</i> . Du kan även få hjälp att byta RTC-batterier från en auktoriserad återförsäljare.
Markören kan inte flyttas med piltangenterna på det numeriska tangentbordet.	Num Lock -funktionen kan vara på.	Tryck på Num Lock -tangenten. Num Lock-lampan ska inte lysa om du vill använda piltangenterna. Num Lock -funktionen kan avaktiveras (eller aktiveras) från setup-programmet.
Det går inte att öppna datorns lock eller kåpa.	Smart Cover Lock (en låsfunktion på vissa datorer) är aktiverat.	Lås upp Smart Cover Lock med hjälp av setup-programmet. Smart Cover FailSafe Key är ett verktyg som kan beställas från HP och användas till att manuellt avaktivera Smart Cover Lock. Du kommer att behöva FailSafe Key om du har glömt lösenordet eller efter ett strömavbrott eller datorfel. Beställ PN 166527-001 om du vill ha det skruvnyckelliknande verktyget, eller PN 166527-002 om du vill ha bitskruvmejseln.
Dåliga prestanda.	Processorn är överhettad.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrollera att kylflöts-cirkulationen i datorn inte är blockerad. 2. Kontrollera att fläktarna är anslutna och att de fungerar (vissa fläktar är bara på vid behov). 3. Kontrollera att processorns kylfläns är korrekt monterad.

Åtgärda allmänna problem (Fortsättning)

Problem	Orsak	Åtgärd
Dåliga prestanda. (fortsättning)	Hårddisken är full.	Ta bort data från hårddisken för att få mer lagringsutrymme.
	För lite minne.	Installera mer minne.
	Hårddisken fragmenterad.	Defragmentera hårddisken.
	Programmet som kördes tidigare frigjorde inte det reserverade minnesutrymmet till systemet.	Starta om datorn.
	Det finns virus på hårddisken.	Kör ett virusprogram.
	För många program körs.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Stäng program som inte används för att frigöra minne. 2. Installera mer minne.
	Okänd orsak.	Starta om datorn.
Datorn stängs av automatiskt och På/av-lampan blinkar rött två gånger, en gång per sekund, följt av två sekunders uppehåll och från datorn hörs två ljudsignaler.	<p>Processorns termiska skydd har löst ut: En fläkt kan vara blockerad eller trasig. ELLER Processorns kylfläns vara felaktigt monterad.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrollera att datorns fläkthål inte är blockerade och att processorns kylfläkt är igång. 2. Öppna datorn, tryck på På/av-knappen och se efter om fläkten går. Om processorfläkten inte går kontrollerar du att fläktkabeln är ansluten till moderkortskontakten. Kontrollera att kylfläkten är korrekt monterad och ansluten. 3. Om fläkten är ansluten och monterad på rätt sätt men inte går ändå måste den bytas ut. 4. Montera om kylflänsen och kontrollera att fläkten är korrekt ansluten. 5. Kontakta en auktoriserad återförsäljare eller servicegivare.

Åtgärda allmänna problem (Fortsättning)

Problem	Orsak	Åtgärd
Systemet startar inte och lamporna på datorns framsida blinkar inte.	Systemet kan inte starta.	Håll På/av-knappen intryckt mindre än fyra sekunder. Gör så här om hårddisklampan lyser grönt: <ol style="list-style-type: none">1. Kontrollera att spänningsväljaren, som på vissa modeller finns på baksidan av nätaggregatet, är satt till rätt spänning. Korrekt spänning beror på i vilken region du är.2. Ta bort expansionskortet, ett i taget, tills 3 V_{aux}-lampan på moderkortet börjar lysa.3. Byt ut moderkortet. ELLER Håll På/av-knappen intryckt mindre än fyra sekunder. Gör så här om hårddisklampan inte lyser grönt: <ol style="list-style-type: none">1. Kontrollera att datorn är ansluten till ett fungerande eluttag.2. Öppna datorn och kontrollera att På/av-knappen är ansluten till moderkortet som den ska.3. Kontrollera att båda kablarna från nätaggregatet är anslutna till moderkortet.4. Kontrollera om 3 V_{aux}-lampan på moderkortet lyser. Om den lyser byter du ut På/av-knappen.5. Om 3 V_{aux}-lampan på moderkortet inte tänds, måste du byta nätaggregat.6. Byt ut moderkortet.

Åtgärda problem med strömförsörjningen

Vanliga orsaker och åtgärder vid problem med strömförsörjningen finns i följande tabell.

Åtgärda problem med strömförsörjningen

Problem	Orsak	Åtgärd
Nätaggregatet slår ifrån av och till.	Nätaggregatets spänningsväljare på datorns baksida (på vissa modeller) är felinställd (115 V eller 230 V).	Ställ in den spänning som stämmer med vägguttagets spänning.
	Nätaggregatet slår aldrig på för att det är trasigt.	Kontakta en auktoriserad servicegivare för att byta ut nätaggregatet.
Datorn stängs av automatiskt och På/av-lampan blinkar rött två gånger, en gång per sekund, följt av två sekunders uppehåll och från datorn hörs två ljudsignaler.	Processorns termiska skydd har löst ut: En fläkt kan vara blockerad eller trasig. ELLER Processorns kylfläns vara felaktigt monterad.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrollera att datorns fläkthål inte är blockerade och att processorns kylfläkt är igång. 2. Öppna datorn, tryck på På/av-knappen och se efter om fläkten går. Om processorfläkten inte går kontrollerar du att fläktkabeln är ansluten till moderkortskontakten. Kontrollera att kylfläkten är korrekt monterad och ansluten. 3. Om fläkten är ansluten och monterad på rätt sätt men inte går ändå måste den bytas ut. 4. Montera om kylflänsen och kontrollera att fläkten är korrekt ansluten. 5. Kontakta en auktoriserad återförsäljare eller servicegivare.

Åtgärda problem med strömförsöjningen (Fortsättning)

Problem	Orsak	Åtgärd
På/av-lampan blinkar rött fyra gånger, en gång per sekund, följt av två sekunders uppehåll och sedan hörs fyra ljudsignaler från datorn.	Strömavbrott (nätaggregatet är överbelastat).	<ol style="list-style-type: none">1. Kontrollera att spänningsväljaren på baksidan av nätaggregatet (på vissa modeller) är satt till rätt spänning. Korrekt spänning beror på i vilken region du är.2. Öppna datorn och kontrollera att nätaggregatkabeln (4 ledare) är riktigt ansluten till moderkortet.3. Kontrollera om någon enhet orsakar problemet genom att ta bort ALLA anslutna enheter (hårddiskar, diskettenheter, optiska enheter och expansionskort). Starta datorn. Om systemet påbörjar POST, stänger du av datorn och byter ut en enhet i taget tills den som ger felet har hittats. Byt ut den felaktiga enheten. Anslut sedan resten av enheterna, en i taget, för att kontrollera att allt fungerar.4. Kontakta en auktoriserad servicegivare för att byta ut nätaggregatet.5. Byt ut moderkortet.

Åtgärda diskettproblem

Vanliga orsaker och åtgärder vid problem med disketter finns i följande tabell.



Du kanske måste konfigurera om datorn när du lägger till eller tar bort utrustning, t.ex. en extra diskettenhet. Se [“Åtgärda problem vid installation av maskinvara”](#) för instruktioner.


Åtgärda diskettproblem

Problem	Orsak	Åtgärd
Lampan på diskettenheten lyser hela tiden.	Disketten är skadad.	I Microsoft Windows XP högerklickar du på Start , klickar på Utforska och väljer en enhet. Välj Arkiv > Egenskaper > Verktyg . Under Felkontroll , klickar du på Kontrollera nu .
	Disketten har satts in på fel sätt.	Ta ut disketten och sätt in den på nytt.
	Enhetskabeln är inte korrekt ansluten.	Anslut enhetskabeln på nytt. Kontrollera att alla fyra stiften på diskettens strömkabel är ansluten till enheten.
Enheten hittas inte.	En kabel är lös.	Återanslut diskettenhetens data- och strömkablar.
	Den löstagbara enheten är inte riktigt isatt.	Sätt i enheten på nytt.
Diskettenheten kan inte skriva till disketten.	Disketten är inte formaterad.	Formatera disketten. <ol style="list-style-type: none"> I Utforskaren väljer du enhet (A). Högerklicka på enhetsbokstaven och välj Formatera. Välj önskade alternativ och klicka på Starta för att påbörja formatering av disketten.
	Disketten är skrivskyddad.	Använd en annan diskett eller ta bort skrivskyddet.

Åtgärda diskettproblem (Fortsättning)

Problem	Orsak	Åtgärd
Diskettenheten kan inte skriva till disketten. (fortsättning)	Skriver till fel enhet.	Kontrollera enhetsbeteckningen i sökvägen.
	Det finns inte tillräckligt med utrymme på disketten.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Använd en annan diskett. 2. Radera de filer som du inte behöver från disketten.
	Skrivning till Legacy-diskett har avaktiverats med setup-programmet.	Kör setup-programmet och aktivera Skrivning till Legacy-diskett under Lagring > Lagringsalternativ .
	Disketten är skadad.	Byt ut den skadade disketten.
Det går inte att formatera en diskett.	Ogiltigt media rapporterat.	När du formaterar en diskett i MS-DOS kan du uppmanas att ange diskettens kapacitet. Om du t.ex. ska formatera en diskett med 1,44 MB skriver du följande på kommandoraden efter MS-DOS-prompten: FORMAT A: /F:1440
	Dysken kan vara skrivskyddad.	Öppna diskettens skrivskydd.
	Kontroll av skrivning till diskett är aktiverad.	Kör setup-programmet och aktivera Skrivning till Legacy-diskett under Lagring > Lagringsalternativ .
Ett fel uppstod vid läsning/skrivning.	Katalogstrukturen är felaktig eller det är fel på en fil.	I Windows XP högerklickar du på Start , klickar på Utforska och väljer en enhet. Välj Arkiv > Egenskaper > Verktyg . Under Felkontroll klickar du på Kontrollera nu .

Åtgärda diskettproblem (Fortsättning)

Problem	Orsak	Åtgärd
Diskettenheten kan inte läsa disketten.	Fel disketttyp används för enhetstypen.	Kontrollera vilken typ av enhet du använder och använd rätt disketttyp.
	Du läser från fel enhet.	Kontrollera enhetsbeteckningen i sökvägen.
	Disketten är skadad.	Byt ut den trasiga disketten mot en ny.
Meddelandet "Ej startdiskett" visas.	Det finns en diskett i diskettenheten som inte innehåller de systemfiler som behövs för att datorn ska kunna startas.	När diskettenheten stannar tar du ut disketten och trycker på mellanslagstangenten . Datorn ska då starta.
	Ett diskettfel har inträffat.	Starta om datorn genom att trycka på På/av-knappen.
Kan inte starta från diskett.	Disketten är inte startbar.	Sätt in en startbar diskett.
	Start från diskett har avaktiverats med setup-programmet.	<ol style="list-style-type: none"> Kör setup-programmet och aktivera start från diskett under Lagring > Startordning. Kör setup-programmet och aktivera start från diskett under Lagring > Lagringsalternativ > Start från löstagbart medium.
	Nätverksserverläget är aktiverat med setup-programmet.	Kör setup-programmet och avaktivera Nätverksserverläge i Säkerhet > Lösenordsalternativ .
Start från löstagbart medium har avaktiverats med setup-programmet.	Kör setup-programmet och aktivera start från löstagbart medium under Lagring > Lagringsalternativ > Start från löstagbart medium .	 Båda stegen ska användas eftersom funktionen Start från löstagbart medium åsidosätter aktiveringskommandot Startordning i setup-programmet.

Åtgärda hårddiskproblem

Åtgärda hårddiskproblem		
Problem	Orsak	Åtgärd
Hårddiskfel uppstår.	Hårddisken innehåller defekta sektorer eller är trasig.	<ol style="list-style-type: none"> I Windows XP högerklickar du på Start, klickar på Utforska och väljer en enhet. Välj Arkiv > Egenskaper > Verktyg. Under Felkontroll klickar du på Kontrollera nu. Använd ett hjälpprogram för att hitta och spärra eventuella defekta sektorer. Formatera vid behov om hårddisken.
Problem att skriva/läsa.	Katalogstrukturen är felaktig eller det är fel på en fil.	I Windows XP högerklickar du på Start , klickar på Utforska och väljer en enhet. Välj Arkiv > Egenskaper > Verktyg . Under Felkontroll klickar du på Kontrollera nu .
Enheten hittas inte. (kan ej identifieras).	<p>En kabel kan ha lossnat.</p> <p>Systemet har kanske inte känt av den nyinstallerade enheten automatiskt.</p>	<p>Kontrollera anslutningarna.</p> <p>Se anvisningarna för omkonfigurering i avsnittet "Åtgärda problem vid installation av maskinvara". Om systemet fortfarande inte känner igen den installerade enheten kontrollerar du om den listas av setup-programmet. Om den listas är det förmodligen fel på drivrutinen. Om den inte listas är det förmodligen fel på enheten.</p> <p>Om det är en nyinstallerad enhet, kan du försöka lägga till en POST-fördröjning under Avancerat > Strömpåslag i setup-programmet.</p>

Åtgärda hårddiskproblem (Fortsättning)

Problem	Orsak	Åtgärd
Enheten hittas inte (kan ej identifieras). (fortsättning)	Byglingen av hårddisken kan vara felaktig.	Om det är den primära enheten sätter du bygeln baktill på enheten på Master [Primär] eller Cable Select [Specialkabel]. Om det är den sekundära enheten sätter du bygeln på Slave [Sekundär] eller Cable Select [Specialkabel].
	Enhetens kontroller är avaktiverad i setup-programmet.	Kör setup-programmet och aktivera alla IDE- och SATA-kontroller under Lagring > Lagringsalternativ .
	Enheten svarar långsamt direkt efter det att systemet startats.	Kör setup-programmet och öka POST-fördröjningen (delay) under Avancerat > Alternativ vid strömpåslag .
Meddelandet Ingen systemdiskett/NTLDR finns ej.	Systemet försöker att starta från en diskett utan systemfiler.	Ta bort disketten från diskettenheten.
	Systemet försöker starta från hårddisken men den kan ha skadats.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sätt in en startdiskett i diskettenheten och starta om datorn. 2. Kontrollera hårddiskens format med fdisk: Vid NTFS-formatering använder du en läsare från en tredjepartsleverantör för att bedöma enheten. Vid FAT32-formatering är inte hårddisken åtkomlig. Byt ut MBR-bilden. 3. Om hårddisken fortfarande är oåtkomlig efter omstart från diskett med MBR-skydd på, kan du försöka att återskapa det MBR som sparats tidigare. För att göra detta kör du setup-programmet och väljer Säkerhet > Återskapa Master Boot Record.

Åtgärda hårddiskproblem (Fortsättning)

Problem	Orsak	Åtgärd
Meddelandet Ingen systemdiskett/NTLDR finns ej. (fortsättning)	Systemfiler saknas eller är inte korrekt installerade.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sätt in en startdiskett i diskettenheten och starta om datorn. 2. Kontrollera hårddiskens format med Fdisk: Vid NTFS-formatering använder du en läsare från en tredjepartsleverantör för att bedöma enheten. Vid FAT32-formatering är inte hårddisken åtkomlig. Byt ut MBR-bilden. <p>Om hårddisken fortfarande är oåtkomlig efter omstart från diskett med MBR-skydd på, kan du försöka att återskapa det MBR som sparats tidigare. För att göra detta kör du setup-programmet och väljer Säkerhet > Återskapa Master Boot Record.</p>
	Start från hårddisk har avaktiverats i setup-programmet.	Kör setup-programmet och aktivera start från hårddisk från listan under Lagring > Startordning .
	Startbar hårddisk har inte installerats som primärenhet i en konfiguration med flera hårddiskar.	Om du försöker starta datorn från en IDE-hårddisk, kontrollera då först att den har installerats som primärenhet 0. Om du försöker starta datorn från en SATA-hårddisk, kontrollera då först att den är ansluten till SATA 0.
	Den startbara hårddiskens kontroller står inte först på startordningslistan.	Välj Lagring > Startordning i setup-programmet och se till att den startbara hårddiskens kontroller står upptagna på listan omedelbart under posten Hårddisk .
Parallell ATA (PATA)-hårddisk fungerar inte optimalt	Du använder fel kabel för enhetstypen.	Installera om Ultra ATA-hårddisken med en 80-polig kabel.

Åtgärda hårddiskproblem (Fortsättning)

Problem	Orsak	Åtgärd
Datorn startar inte.	Hårddisken är skadad.	Lägg märke till om På/av-lampan på framsidan blinkar RÖTT och om ljudsignaler hörs från datorn. Se Bilaga A, "Felmeddelanden under POST" för att fastställa troliga orsaker till att lampan blinkar rött och till ljudsignalkoderna. Mer information om villkor och förutsättningar finns i den internationella fabriksgarantin.
Datorn verkar ha låst sig.	Det program som används har slutat att svara på kommandon.	Stäng av datorn på vanligt sätt med kommandot "Stäng av datorn". Om detta inte går håller du På/av-knappen intryckt under minst fyra sekunder för att stänga av datorn. Starta om datorn genom att trycka på På/av-knappen igen.

Åtgärda MultiBay-problem

Åtgärda MultiBay-problem

Problem	Orsak	Åtgärd
Enheten hittas inte.	Du har försökt att sätta in en löstagbar hårddisk medan dator och DriveLock-skydd är på. (Finns bara på vissa modeller.)	Stäng av Windows och sedan datorn. Sätt in enheten i MultiBay-platsen om den inte redan sitter där. Starta datorn.
	MultiBay är dold i setup-programmet.	Kör setup-programmet och sätt MultiBay på Enhet tillgänglig i Säkerhet > Enhetssäkerhet .

Åtgärda problem med bildskärm

Om det uppstår problem med bildskärmen studerar du dokumentationen som levererades med den och de vanliga orsaker och åtgärder som finns i följande tabell.


Åtgärda problem med bildskärm

Problem	Orsak	Åtgärd
Ingen bild.	Bildskärmen är inte på och bildskärmslampan lyser inte.	Sätt på bildskärmen och kontrollera att bildskärmslampan lyser.
	Bildskärmsfel.	Prova med en annan bildskärm.
	Kabelanslutningarna är felaktiga.	Kontrollera kabelanslutningen från bildskärmen till datorn och eluttaget.
	Du kanske har en skärmläckare installerad eller strömsparfunktioner aktiverade.	Tryck på valfri tangent, klicka med musen och ange lösenordet om ett sådant ställts in.
	System-ROM är defekt; systemet körs i Failsafe Boot Block-läge (åtta ljudsignaler avges).	Uppgradera ROM med en ROMPaq-diskett. Mer information finns i avsnittet "FailSafe Boot Block ROM" [Felsäkert ROM-startblock] i <i>Hantera datorn</i> på cd-skivan <i>Documentation</i> .
	Du använder en bildskärm med fast synk som inte synkroniserar vid vald upplösning.	Kontrollera att bildskärmen kan acceptera samma horisontella svephastighet som den valda upplösningen.
	Datorn är i vänteläge (standby) .	Tryck på På/av-knappen för att återgå från vänteläget (standby) .



SE UPP! När du vill återgå från **vänteläget** får du inte hålla På/av-knappen intryckt i mer än fyra sekunder. I annat fall stängs datorn av och du förlorar dina data.

Åtgärda problem med bildskärm (Fortsättning)

Problem	Orsak	Åtgärd
Ingen bild. (fortsättning)	Bildskärmskabeln är ansluten till fel kontakt.	<p>Om datorn både har en inbyggd bildskärmskontakt och en AGP-kortkontakt, skabildskärmskabeln anslutas till grafikkortets kontakt på datorns baksida.</p> <p> Om grafikkortet är ett standard PCI-expansionskort kan du aktivera den inbyggda grafiken med setup-programmet. Om ett PCI-Expressgrafikkort har installerats kan inte den inbyggda grafiken aktiveras.</p>
	Datorns inställningar för bildskärm kan inte användas för aktuell bildskärm.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Starta om datorn och tryck på F8 under start när "Press F8" visas i skärmens nedre högra hörn. 2. Använd tangentbordets piltangenter till att välja Aktivera VGA-läget och tryck på Retur. 3. I Windows Kontrollpanel dubbelklickar du på ikonen Bildskärm och väljer fliken Inställningar. 4. Använd skjutreglaget för att ändra upplösningen.
Tom bildskärm och På/av-lampan blinkar rött fem gånger, en gång per sekund, följt av två sekunders uppehåll och sedan hörs fem ljudsignaler från datorn.	Minnesfel före grafik.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lossa och sätt tillbaka DIMM-modulerna. Starta datorn. 2. Byt ut DIMM-modulerna en i taget för att fastställa vilken som är trasig. 3. Byt ut minne från andra tillverkare mot HP-minne. 4. Byt ut moderkortet.

Åtgärda problem med bildskärm (Fortsättning)

Problem	Orsak	Åtgärd
Tom bildskärm och På/av-lampan blinkar rött sex gånger, en per sekund, följt av två sekunders uppehåll och sedan hörs sex ljudsignaler från datorn.	Grafikfel före skärmmodulen.	För system med ett grafikkort: 1. Lossa och sätt tillbaka grafikkortet och starta sedan om systemet. 2. Byt ut grafikkortet. 3. Byt ut moderkortet. För system med inbyggd grafik byter du ut moderkortet.
Tom bildskärm och På/av-lampan blinkar rött sju gånger, en per sekund, följt av två sekunders uppehåll och sedan hörs sju ljudsignaler från datorn.	Moderkortet är trasigt (ROM-detektionsfel före skärmmodulen).	Byt ut moderkortet.
Bildskärmen fungerar inte riktigt när den används tillsammans med strömsparfunktioner.	Du använder en bildskärm utan strömsparfunktioner med strömsparfunktionerna aktiverade.	Avaktivera bildskärmens strömsparfunktioner.
Svaga tecken.	Ljusstyrka och kontrast har inte ställts in korrekt.	Justera kontrollerna för ljusstyrka och kontrast på bildskärmen.
	Kablarna är inte riktigt anslutna.	Kontrollera att kabeln mellan grafikkort och bildskärm är korrekt ansluten.
Skärmbilden är suddig eller det går inte att ställa in önskad upplösning.	Om grafikkortet har uppgraderats kanske inte korrekta drivrutiner har laddats.	Installera drivrutinerna som finns i uppgraderingssatsen.
	Bildskärmen kan inte visa önskad upplösning.	Ändra upplösningen.
	Det är något fel på grafikkortet.	Byt ut grafikkortet.

Åtgärda problem med bildskärm (Fortsättning)

Problem	Orsak	Åtgärd
Bilden bryts upp, rullar, fladdrar eller blinkar.	Anslutningarna till bildskärmen kan vara ofullständiga eller bildskärmen felaktigt inställd.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrollera att bildskärmskabeln är ordentligt ansluten till datorn. 2. I ett system med två bildskärmar eller med en annan bildskärm nära, kontrollerar du att inte bildskärmarnaselektromagnetiska fält stör varandra genom att flytta dem längre ifrån varandra. 3. Lysrör eller fläktar kan vara för nära bildskärmen.
	Bildskärmen måste avmagnetiseras.	Avmagnetisera bildskärmen. Anvisningar finns i dokumentationen som medföljde bildskärmen.
Vibrationer eller skakningar hörs från insidan av en CRT-bildskärm när den sätts på.	Bildskärmens avmagnetiseringsspole har aktiverats.	Ingen. Det är normalt att avmagnetiseringsspolen aktiveras när bildskärmen sätts på.
Klickande ljud hörs från insidan av en CRT-bildskärm.	Elektroniska relän har aktiverats inuti bildskärmen.	Ingen. Det är normalt i vissa bildskärmar att klickljud hörs när de sätts på eller stängs av, när vänteläget startar eller avbryts eller när upplösningen ändras.
Höga toner kommer från insidan av en plattskärm.	Ljusstyrka och/eller kontrast är för hög.	Minska ljusstyrka och/eller kontrast.

Åtgärda problem med bildskärm (Fortsättning)

Problem	Orsak	Åtgärd
Suddigt fokus; ränder, spökbilder eller skuggor; horisontella linjer; svaga vertikala ränder; eller omöjligt att centrera bilden. (plattskärmar använder bara en analog VGA-ingång)	Plattskärmens inbyggda digitala omvandlingskretsar kan ha misslyckats med att tolka synkroniseringssignalen från grafikkortet.	<ol style="list-style-type: none"> Välj bildskärmens Auto-justeringsfunktion på skärmmenyn. Synkronisera manuellt Klocka och Klockfas i skärmmenyn. Du kan hämta en SoftPaq, som hjälper dig med synkroniseringen från följande webbplats, där du väljer aktuell bildskärm och hämtar antingen SP20930 eller SP22333: www.hp.com/support
	Grafikkortet är felaktigt installerat eller defekt.	<ol style="list-style-type: none"> Ta ut och sätt tillbaka grafikkortet. Byt ut grafikkortet.
Vissa typer av skrivtecken visas inte korrekt.	Det teckensnitt som du använder stöder inte aktuellt skrivtecken.	<p>Använd Teckenuppsättning för att leta rätt på och välja rätt skrivtecken. Klicka på Start > Alla program > Tillbehör > Systemverktyg > Teckenuppsättning.</p> <p>Du kan kopiera tecknet från Teckenuppsättning till ett dokument.</p>

Åtgärda problem med ljud

Om datorn har ljudfunktioner och du får problem med ljudet studerar du vanliga orsaker och åtgärder i följande tabell.

Åtgärda problem med ljud

Problem	Orsak	Åtgärd
Ljudet klipps upp.	Processorresurserna används av andra öppna program. Direkt ljudlatens, vanlig i många mediaspela-rapplikationer.	Stäng alla öppna processor-intensiva program. I Windows XP: 1. Välj Ljud och ljudenheter på Kontrollpanelen . 2. Välj fliken Ljud och markera en enhet i listan Ljuduppspelning . 3. Klicka på knappen Avancerat och välj fliken Prestanda . 4. Ställ skjutreglaget för Maskinvaruacceleration på Ingen och skjutreglaget för Konverteringskvalitet för samplingshastighet på God och prova ljudet igen. Ställ skjutreglaget för Maskinvaruacceleration på Full och skjutreglaget för Konverteringskvalitet för samplingshastighet på Bästa och prova ljudet igen.
Det kommer inget ljud från högtalarna eller hörlurarna.	Programmets volymkontroll är sänkt (nedskruvad). Ljud är dolt i setup-programmet.	Dubbelklicka på Högtalar -ikonen i aktivitetsfältet och kontrollera att inte Allt ljud av har valts samt justera volymen med volymreglaget. Aktivera ljudet med setup-programmet. Säkerhet > Enhet Säkerhet > Ljud .


Åtgärda problem med ljud (Fortsättning)

Problem	Orsak	Åtgärd
Det kommer inget ljud från högtalarna eller hörlurarna. (fortsättning)	De externa högtalarna är inte på.	Sätt på de externa högtalarna.
	Externa högtalare är anslutna till fel ljudkontakter.	Anvisningar för anslutning av högtalare finns i dokumentationen till ljudkortet.
	Digitalt CD-ljud har inte aktiverats.	Aktivera digitalt CD-ljud: <ol style="list-style-type: none"> 1. Klicka på Kontrollpanelen och välj System. 2. Välj fliken Maskinvara och klicka på knappen Enhetshanteraren. 3. Högerklicka på CD/DVD-enheter och välj Egenskaper. 4. På fliken Egenskaper kontrollerar du att "Aktivera digitalt CD-ljud för denna CD-ROM-enhet" är markerad.
	Hörlurar eller annan enhet ansluten till ljudutgången gör att den inbyggda högtalaren stängs av.	Använd externa högtalare eller hörlurar om de är inkopplade och på. Du kan även koppla ur dem och använda den inbyggda högtalaren.
Volymen har stängts av.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Från Kontrollpanelen klickar du på Ljud, Tal och Ljudenheter och klickar sedan på Ljud och ljudenheter. 2. Klicka i kryssrutan Allt ljud av så att markeringen i rutan försvinner. 	
Datorn är i vänteläge (standby) .	Tryck på På/av-knappen för att återgå från vänteläget (standby) .	



SE UPP! När du vill återgå från **vänteläget** får du inte hålla På/av-knappen intryckt i mer än fyra sekunder. I annat fall stängs datorn av och du förlorar dina data.

Åtgärda problem med ljud (Fortsättning)

Problem	Orsak	Åtgärd
Det brusar eller kommer inget ljud från högtalare eller hörlurar.	Datorn kan kanske inte identifiera rätt typ av högtalare/hörlurar eller -utsignal, eller så är automatisk analog-digital-avkänning inte på.	<ol style="list-style-type: none"> Om du använder digitala högtalare med stereoproppar och vill att systemet automatiskt ska växla till digitalt ljud använder du en stereo/mono-adapter för att den automatiska avkänningen ska fungera. Om du inte har en stereo/mono-adapter kan du manuellt växla från analogt till digitalt ljud genom att ändra multimediaenhetens egenskaper. Om hörlurarna har mono-kontakter ställer du in analogt ljud under multimediaenhetens egenskaper. <p>Information om hur du ändrar Utmatningsläget för ljud finns i Bilaga D, "Ställa in analogt/digitalt ljud."</p>
 Om du i Utmatningsläget använder digitalt ljud, kommer varken den inbyggda högtalaren eller de externa analoga högtalarna att fungera förrän du byter till automatisk avkänning eller analogt läge.		
	Om du i Utmatningsläget använder analogt ljud, kommer inte externa digitala högtalare att fungera förrän du återgår till automatisk avkänning eller digitalt läge.	
	Mer information finns i Bilaga D, "Ställa in analogt/digitalt ljud" .	
Datorn verkar låsa sig när du spelar in ljud.	Hårddisken kan vara full.	Innan du spelar in kontrollerar du att det finns tillräckligt med utrymme på hårddisken. Du kan också försöka spela in ljudfilen i ett komprimerat format.

Åtgärda problem med skrivare

Om det uppstår problem med skrivaren studerar du dokumentationen som levererades med den och vanliga orsaker och åtgärder i följande tabell.

Åtgärda problem med skrivare

Problem	Orsak	Åtgärd
Skrivaren skriver inte ut.	Skrivaren är inte på och online.	Sätt på skrivaren och kontrollera att den är online.
	Rätt skrivardrivrutin för programmet är inte installerad.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Installera rätt drivrutin för programmet. 2. Försök att göra en utskrift med MS-DOS-kommandot: DIR C:\ > [skrivarport] där [skrivarport] är adressen till skrivaren som används. Om skrivaren fungerar laddar du om skrivardrivrutinen.
	Om du arbetar i nätverk kanske inte anslutningen till skrivaren är gjord.	Gör korrekta nätverksanslutningar till skrivaren.
Det går inte att starta skrivaren.	Skrivaren har kanske gått sönder.	Kör en självtest för skrivaren.
	Kablarna kanske inte är riktigt anslutna.	Återanslut alla kablar och kontrollera nätsladden och vägguttag.
Skrivaren skriver ut konstiga tecken.	Rätt skrivardrivrutin för programmet har inte installerats.	Installera rätt drivrutin för programmet.
	Kablarna kanske inte är riktigt anslutna.	Återanslut alla kablar.
	Skrivarens minne är kanske för litet.	Återställ skrivaren genom att stänga av den och sedan sätta på den igen efter en minut.
Skrivaren är offline.	Det finns kanske inget papper i skrivaren.	Kontrollera pappersmagasinet och fyll på om det är tomt. Välj online.

Lösa problem med tangentbord och mus

Om det uppstår problem med tangentbord eller mus studerar du dokumentationen som följde med utrustningen och vanliga orsaker och åtgärder i följande tabell.

Åtgärda problem med tangentbord

Problem	Orsak	Åtgärd
Tangentbordskommandon eller tangenttryckningar uppfattas inte av datorn.	Tangentbordskontakten är inte riktigt ansluten.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Klicka på Start på skrivbordet i Windows. 2. Klicka på Stäng av. Dialogrutan Avsluta Windows visas. 3. Klicka på Stäng av. 4. När datorn har stängts av ansluter du tangentbordet till datorns baksida och startar om datorn.
	Det program som används har slutat att svara på kommandon.	Stäng av datorn med hjälp av musen och starta sedan om datorn.
	Tangentbordet måste lagas.	Mer information om villkor och förutsättningar finns i den internationella fabriksgarantin.
	Datorn är i vänteläge (standby) .	Tryck på På/av-knappen för att återgå från vänteläget (standby) .

 **SE UPP!** När du vill återgå från **vänteläget** får du inte hålla På/av-knappen intryckt i mer än fyra sekunder. I annat fall stängs datorn av och du förlorar dina data.

Markören kan inte flyttas med piltangenterna på det numeriska tangentbordet.	Num Lock -funktionen kan vara på.	Tryck på Num Lock -tangenten. Num Lock-lampan ska inte lysa om du vill använda piltangenterna. Num Lock -funktionen kan stängas av (eller sättas på) med setup-programmet.
--	--	--

Åtgärda problem med musen

Problem	Orsak	Åtgärd
Musmarkören reagerar inte eller är för långsam när du rör musen.	Muskontakten är inte riktigt ansluten på datorns baksida.	Stäng av datorn med tangentbordet. <ol style="list-style-type: none"> Tryck på Ctrl- och Esc-tangenterna samtidigt (eller tryck på Windows logo-tangenten) för att visa Start-menyn. Använd piltangenterna till att välja Stäng av och tryck sedan på Retur. Använd piltangenterna till att välja Stäng av och tryck sedan på Retur. När datorn har stängts av, ansluter du muskontakten igen till datorns (eller tangentbordets) baksida och startar om datorn.
	Det program som används har slutat att svara på kommandon.	Stäng av datorn med hjälp av tangentbordet. Starta sedan om datorn.
	Musen kan behöva rengöras.	Ta av kullocket på musen och gör rengör musens inre komponenter.
	Musen måste kanske repareras.	Mer information om villkor och förutsättningar finns i den internationella fabriksgarantin.
	Datorn är i vänteläge (standby) .	Tryck på På/av-knappen för att återgå från vänteläget (standby) .
<p> SE UPP! När du vill återgå från vänteläget får du inte hålla På/av-knappen intryckt i mer än fyra sekunder. I annat fall stängs datorn av och du förlorar dina data.</p>		
Musen rör sig bara i sid- eller höjdlid eller rör sig ryckigt.	Musens kula är smutsig.	Ta ut kulan som sitter undertill på musen och rengör den med hjälp av en rengöringssats som kan köpas i de flesta datorbutiker.

Åtgärda problem vid installation av maskinvara

Du kanske måste konfigurera om datorn när du lägger till eller tar bort utrustning, t.ex. en extra diskettenhet eller ett expansionskort. Om du installerar en "Plug&Play"-kompatibel enhet känner Windows XP automatiskt av enheten och konfigurerar datorn. Om du installerar en enhet som inte är Plug&Play-kompatibel, måste du konfigurera om datorn när du har installerat den nya maskinvaran. Använd **guiden Lägg till maskinvara** i Windows XP och följ anvisningarna på skärmen.

Åtgärda problem vid installation av maskinvara

Problem	Orsak	Åtgärd
En ny enhet kan inte hittas som en del i systemet.	Enheten är inte korrekt monterad eller ansluten.	Kontrollera att enheten är ordentligt och säkert ansluten och att stiften i kontakten inte har böjts.
	Kabeln (/kablarna) till den nya enheten är lösa eller nätkablarna är inte anslutna.	Kontrollera att alla kablar är korrekt anslutna och att kontaktstiften inte har böjts.
	Strömbrytaren till en ny extern enhet är inte på.	Slå av datorn, slå på den externa enheten och slå sedan på datorn för att integrera enheten i systemet.
	Du följde inte uppmaningen att ändra konfigurationen av systemet.	Starta om datorn och följ instruktionerna så att datorn konfigureras om.
	Ett Plug&Play-kort kanske inte har konfigurerats automatiskt när det installerades om standardinställningen är i konflikt med andra enhetsinställningar.	Använd enhetshanteraren i Windows XP för att välja bort automatisk inställning för kortet och välj en baskonfiguration som inte ger resurskonflikter. Du kan också använda SETUP-programmet för att konfigurera om eller avaktivera enheter som orsakar konflikten.

Åtgärda problem vid installation av maskinvara (Fortsättning)

Problem	Orsak	Åtgärd
Datorn startar inte.	Fel typ av minnesmoduler kan ha använts vid uppgraderingen, eller så har de installerats på fel plats.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Studera dokumentationen som medföljde datorn och kontrollera att rätt minnesmoduler används samt att de är rätt installerade. 2. Kontrollera ljudsignaler och lampor på datorns framsida. Se Bilaga A, "Felmeddelanden under POST" för att fastställa möjliga orsaker. 3. Om du fortfarande inte kan lösa problemet kontaktar du kundsupport.
På/av-lampan blinkar rött fem gånger, en gång per sekund, följt av två sekunders uppehåll och sedan hörs fem ljudsignaler.	Minnet är felaktigt installerat eller defekt.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ta ut och sätt tillbaka DIMM-modulerna. Starta datorn. 2. Byt ut DIMM-modulerna, en i taget, för att fastställa vilken som är trasig. 3. Byt ut minne från andra tillverkare mot HP-minne. 4. Byt ut moderkortet.
På/av-lampan blinkar rött sex gånger, en gång per sekund, följt av två sekunders uppehåll och sedan hörs sex ljudsignaler.	Grafikkortet har monterats felaktigt eller så är det eller moderkortet defekt.	<p>För system med ett grafikkort:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ta ut och sätt tillbaka grafikkortet och starta sedan om systemet. 2. Byt ut grafikkortet. 3. Byt ut moderkortet. <p>För system med inbyggd grafik byter du ut moderkortet.</p>

Åtgärda problem vid installation av maskinvara (Fortsättning)

Problem	Orsak	Åtgärd
På/av-lampan blinkar rött tio gånger, en gång per sekund, följt av två sekunders uppehåll och sedan hörs tio ljudsignaler från datorn.	Tilläggskortet är defekt.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrollera alla tilläggskort genom att ta bort ett i taget (om det finns flera kort). Starta sedan datorn för att se om felet har försvunnit. 2. När ett felaktiga kortet har identifierats, tar du bort det och sätter i ett nytt tilläggskort. 3. Byt ut moderkortet.


Åtgärda problem med nätverk

Vanliga orsaker och åtgärder vid nätverksproblem finns i följande tabell. Felsökning av nätverkskablager behandlas inte.

Åtgärda problem med nätverk

Problem	Orsak	Åtgärd
WOL-funktionen fungerar inte.	WOL är inte aktiverad.	<p>Aktivera WOL-funktionen (Wake-on-LAN).</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Klicka på Start > Kontrollpanelen. 2. Dubbelklicka på Nätverksanslutningar. 3. Dubbelklicka på Anslutning till lokalt nätverk. 4. Klicka på Egenskaper. 5. Klicka på Konfigurera. 6. Klicka på fliken Energisparfunktioner och markera sedan kryssrutan för att enheten ska kunna "väcka" datorn.

Åtgärda problem med nätverk (Fortsättning)

Problem	Orsak	Åtgärd
Nätverkets drivrutin hittar inte nätverksadaptorn.	Nätverksadaptorn är avaktiverad.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kör Setup-programmet och aktivera nätverkskontrollern. 2. Aktivera nätverkskontrollern i operativsystemet via Enhetshanteraren.
	Felaktig drivrutin för nätverket.	Kontrollera i nätverksadaptorns dokumentation att rätt drivrutin används eller hämta den senaste versionen från tillverkarens webbplats.
<p>Nätverketsstatuslinjelampa blinkar aldrig.</p> <p> Lampan för nätverkets statuslinje ska blinka när något skickas över nätverket.</p>	Inget aktivt nätverk har hittats.	Kontrollera kablage och nätverksutrustning med avseende på korrekt anslutning.
	Nätverksadaptorn installerades inte korrekt.	Kontrollera enhetens status i Windows, såsom Enhetshanteraren för laddning av drivrutiner och Nätverksanslutningarna i Windows för linjestatus.
	Nätverksadaptorn är avaktiverad.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kör setup-programmet och aktivera nätverkskontrollern. 2. Aktivera nätverkskontrollern i operativsystemet via Enhetshanteraren.
	Nätverkets drivrutin är inte laddad.	Installera nätverkets drivrutiner på nytt. Se <i>Nätverkshandbok</i> på cd-skivan <i>Documentation</i> .
	Systemet kan inte automatiskt känna av nätverket.	Avaktivera automatisk avkänning och tvinga systemet till rätt driftsläge. Se <i>Nätverkshandbok</i> på cd-skivan <i>Documentation</i> .

Åtgärda problem med nätverk (Fortsättning)

Problem	Orsak	Åtgärd
Ett fel rapporteras av diagnostikfunktionen.	Kabeln är inte ordentligt ansluten.	Kontrollera att kabeln är ordentligt ansluten till nätverkskontakten och att kabelns andra ände är säkert ansluten i rätt enhet.
	Kabeln är ansluten till fel kontakt.	Kontrollera att kabeln är ansluten till rätt kontakt.
	Ett problem har uppstått med kabeln eller en enhet i kabelns andra ände.	Kontrollera att kabeln och enheten i den andra änden fungerar korrekt.
	Nätverksadapters IRQ är samma som för ett expansionskort.	Ändra kortets resursinställningar under Avancerat i setup-programmet.
	Nätverksadapters är trasig.	Kontakta en auktoriserad servicegivare.
Diagnostikfunktionen slutförs utan fel men datorn kommunicerar ändå inte med nätverket.	Nätverkets drivrutiner har inte laddats eller parametrarna överensstämmer inte med aktuell konfiguration.	Kontrollera att nätverkets drivrutiner har laddats och att parametrarna överensstämmer med nätverksadapters konfiguration. Kontrollera att korrekt nätverksklient och protokoll har installerats.
	Nätverksadapters är inte konfigurerad för datorn.	Välj ikonen Nätverk i Kontrollpanelen och konfigurera nätverksadapters.

Åtgärda problem med nätverk (Fortsättning)

Problem	Orsak	Åtgärd
Nätverksadaptern slutade fungera när ett nytt expansionskort installerades i datorn.	Nätverksadaptern är i konflikt med ett expansionskort.	Ändra kortets resursinställningar under Avancerat i setup-programmet.
	Nätverksadaptern kräver drivrutiner.	Kontrollera att drivrutinerna inte oavsiktligt togs bort när drivrutinerna för det nya expansionskortet installerades.
	Expansionskortet som installerades är ett nätverkskort (NIC) och konflikt har uppstått med inbyggd NIC.	Ändra kortets resursinställningar under Avancerat i setup-programmet.
Nätverksadaptern slutade fungera utan uppenbar anledning.	Filerna med nätverkets drivrutiner är skadade.	Installera om nätverksdrivrutinerna med användning av cd-skivan <i>Restore Plus!</i> .
	Kabeln är inte ordentligt ansluten.	Kontrollera att kabeln är ordentligt ansluten till nätverkskontakten och att kabelns andra ände är säkert ansluten i rätt enhet.
	Nätverksadaptern är trasig.	Kontakta en auktoriserad servicegivare.
Datorn kan inte startas från ett nytt nätverkskort.	Nätverkskortet kan vara trasigt eller inte uppfylla specifikationerna enligt industristandard.	Installera ett fungerande NIC som uppfyller industristandard eller ändra startordningen och starta från annan enhet.
Det går inte att ansluta till nätverksservern vid försök att göra en fjärrinstallation.	Nätverksadaptern är inte rätt konfigurerad.	Kontrollera nätverksanslutningen, att en DHCP-server finns och att fjärrinstallationsservern innehåller drivrutiner för din NIC.
Setup-programmet rapporterar ett oprogrammerat EEPROM.	Oprogrammerat EEPROM.	Kontakta en auktoriserad servicegivare.

Åtgärda problem med minne

Om det uppstår problem med minnet studerar du vanliga orsaker och åtgärder i följande tabell.



SE UPP! För de HP-system som stöder ECC-minne kan inte blandade ECC- och icke-ECC-minnen användas. I så fall kommer inte datorn att starta operativsystemet.

Åtgärda problem med minne

Problem	Orsak	Åtgärd
Systemet startar inte eller fungerar inte riktigt sedan extra minnesmoduler installerades.	Minnesmodulen är av fel typ, har fel hastighet för systemet eller den nya minnesmodulen sitter inte korrekt.	Byt ut modulen mot en korrekt industristandardmodul för datorn.
		På vissa modeller kan inte ECC-minne blandas med icke-ECC-minne.
Otillräckligt minne.	Minneskonfigurationen kanske inte är riktigt inställd.	Använd Enhetshanteraren för att kontrollera minneskonfigurationen.
	Det finns inte tillräckligt med minne för att köra programmet.	Kontrollera minneskraven i dokumentationen till programmet.
Minnesuppräknigen under POST är felaktig.	Minnesmodulerna kanske inte är riktigt installerade.	Kontrollera att minnesmodulerna är riktigt installerade och de är av rätt typ.
	Integrerade grafikfunktioner kan använda systemminne.	Ingen åtgärd behövs.
Otillräckligt minne under körning.	För många minnesresidenta program (TSR) är installerade.	Ta bort TSR-program som du inte behöver.
	Det finns inte tillräckligt med minne för programmet.	Kontrollera programmets minneskrav eller lägg till mer minne i datorn.

Åtgärda problem med minne (Fortsättning)

Problem	Orsak	Åtgärd
På/av-lampan blinkar rött fem gånger, en gång per sekund, följt av två sekunders uppehåll och sedan hörs fem ljudsignaler.	Minnet är felaktigt installerat eller defekt.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ta ut och sätt tillbaka DIMM-modulerna. Starta datorn. 2. Byt ut DIMM-modulerna, en i taget, för att fastställa vilken som är trasig. 3. Byt ut minne från andra tillverkare mot HP-minne. 4. Byt ut moderkortet.

Lösa problem med processorn

Om det uppstår problem med processorn studerar du vanliga orsaker och åtgärder i följande tabell.

Lösa problem med processorn

Problem	Orsak	Åtgärd
Dåliga prestanda.	Processorn är överhettad.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrollera att kylflödet i datorn inte är blockerat. 2. Kontrollera att fläktarna är anslutna och att de fungerar (vissa fläktar är bara på vid behov). 3. Kontrollera att processorns kylfläns är korrekt monterad.
På/av-lampan blinkar rött tre gånger, en gång per sekund, följt av två sekunders uppehåll.	Processorn är felaktigt installerad eller inte alls installerad.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrollera om processorn finns. 2. Lossa och sätt tillbaka processorn.

Åtgärda problem med CD ROM och DVD

Om det uppstår problem med CD ROM- eller DVD-enheter studerar du vanliga orsaker och åtgärder i följande tabell eller i dokumentationen som levererades med enheten.

Åtgärda problem med CD-ROM och DVD

Problem	Orsak	Åtgärd
Systemet startar inte från CD ROM- eller DVD-spelaren.	Start från löstagbart medium har avaktiverats med setup-programmet.	Kör setup-programmet och aktivera Start från löstagbart medium under Lagring > Lagringsalternativ . Kontrollera att IDE CD-ROM-enheten har aktiverats under Lagring > Startordning .
	Nätverksserverläget har aktiverats med setup-programmet.	Kör setup-programmet och avaktivera Nätverksserverläget i Säkerhet > Lösenordsalternativ .
	Ej startbar CD i spelaren.	Försök med en startbar CD-skiva i spelaren.
	Felaktig startordning.	Kör setup-programmet och ändra startordningen under Lagring > Startordning .
CD ROM- eller DVD-spelaren hittas inte eller drivrutinen laddas inte.	Spelaren är inte korrekt ansluten eller konfigurerad.	Konsultera dokumentationen som levererades med enheten.
Film spelas inte upp i DVD-spelaren.	Filmen kan vara regionaliserad för ett annat land.	Konsultera dokumentationen som levererades med DVD-enheten.
	Program för avkodning är inte installerat.	Installera avkodningsprogram.
	Skadat media.	Sätt tillbaka media.
	Filmklassificering spärrad av föräldraspärren.	Använd DVD-programvara för att ta bort föräldraspärren.
	Media installerat upp och ner.	Installera om media.

Åtgärda problem med CD-ROM och DVD (Fortsättning)

Problem	Orsak	Åtgärd
CD-skivan matas inte ut (enhet med släde).	Skivan är felaktigt insatt i spelaren.	Stäng av datorn och sätt in en smal metallstav i nödutmatningshålet och tryck försiktigt. Dra sakta ut släden från spelaren tills den är helt utdragen och ta sedan bort cd-skivan.
CD ROM-, CD RW-, DVD ROM- eller DVD R/RW-enheten kan inte läsa en skiva eller den tar för lång tid att starta.	Media har satts in upp och ner.	Sätt in media igen med etiketten uppåt.
	Det tar något längre tid för DVD ROM-enheter att starta eftersom de först måste avgöra vilken typ av skiva som sitter i, t.ex. musik eller film.	Vänta i minst 30 sekunder och låt DVD ROM-enheten avgöra vilken typ av media som ska spelas upp. Om skivan fortfarande inte startar kontrollerar du andra problemlösningar i detta avsnitt.
	CD- eller DVD-skivan är smutsig.	Rengör skivan med en CD-rengöringssats som finns tillgänglig i de flesta dataaffärer.
	Windows hittar inte CD ROM- eller DVD ROM-enheten.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Använd Enhetshanteraren för att ta bort eller avinstallera aktuell enhet. 2. Starta om datorn och låt Windows identifiera CD- eller DVD-enheten.
Det är svårt eller omöjligt att spela in en ljud-cd.	Fel mediatyp eller dålig kvalitet.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Försök att använda en lägre hastighet vid inspelning. 2. Kontrollera att du använder rätt medium i enheten. 3. Prova ett annat märke av denna mediatyp. Kvaliteten kan skilja stort mellan olika tillverkare.

Åtgärda problem med enhetsnyckeln

Om det uppstår problem med enhetsnycklar, anges vanliga orsaker och åtgärder i följande tabell.

Åtgärda problem med enhetsnyckel

Problem	Orsak	Åtgärd
Enhetsnyckeln visas inte som en enhetsbokstav i Windows XP.	Enhetsbokstaven efter den sista fysiska enheten är inte tillgänglig.	Ändra standardinställningen av enhetsbokstav för enhetsnyckeln i Windows XP.
Datorn startar upp i DOS efter att en enhetsnyckel gjorts startbar.	Enhetsnyckeln är startbar.	Installera enhetsnyckeln efter att operativsystemet startat.

Lösa problem med Internet-åtkomst

Om du får problem med Internet-åtkomsten kontaktar du din Internet-leverantör (ISP) eller studerar vanliga orsaker och åtgärder i följande tabell.

Lösa problem med Internet-åtkomst

Problem	Orsak	Åtgärd
Det går inte att ansluta till Internet.	Internet-leverantörskontot (ISP) har inte ställts in ordentligt.	Kontrollera dina Internet-inställningar eller kontakta din ISP för att få hjälp.
	Modemet är inte korrekt installerat.	Anslut modemmet igen. Kontrollera i installationsanvisningarna att anslutningarna är riktiga.
	Webbläsaren har inte installerats korrekt.	Kontrollera att webbläsaren är installerad och rätt inställd för din ISP.
	Kabel-/DSL-modemet är inte inkopplat.	Koppla in kabel-/DSL-modemet. En På/av-lampa ska lysa på kabel-/DSL-modemets framsida.

Lösa problem med Internet-åtkomst (*Fortsättning*)

Problem	Orsak	Åtgärd
Det går inte att ansluta till Internet. (<i>fortsättning</i>)	Kabel-/DSL-tjänsten är inte tillgänglig eller har avbrutits pga dålig väderlek.	Försök att ansluta till Internet senare eller kontakta din ISP. (Om kabel-/DSL-tjänsten fungerar kommer kabellampan på modemets framsida att lysa.)
	KAT5 UTP-kabeln är inte ansluten.	Anslut KAT5 UTP-kabeln mellan modemets och datorns RJ-45-kontakter. (Om förbindelsen är god kommer datorlampan på modemets framsida att lysa.)
	IP-adressen är inte konfigurerad korrekt.	Kontakta din ISP för att få rätt IP-adress.
	Cookies är skadade. (En "cookie" är lite information som en webbserver kan lagra tillfälligt i webbläsaren. Detta är användbart för att webb-läsaren ska komma ihåg viss information som webbservern senare kan hämta.)	I Windows XP: <ol style="list-style-type: none"> 1. Klicka på Start > Kontrollpanelen. 2. Dubbelklicka på Internet-alternativ. 3. På fliken Allmänt klickar du på knappen Ta bort cookies.
Kan inte starta Internet-program automatiskt.	Du måste logga in hos Internet-leverantören (ISP) innan en del program startar.	Logga in hos din ISP och starta önskat program.

Lösa problem med Internet-åtkomst (Fortsättning)

Problem	Orsak	Åtgärd
Det går långsamt att hämta webbsidor på Internet.	Modemet är inte korrekt installerat.	Kontrollera att du använder rätt modemhastighet och COM-port. I Windows XP: <ol style="list-style-type: none">1. Klicka på Start > Kontrollpanelen.2. Dubbelklicka på System.3. Klicka på fliken Maskinvara.4. I rutan Enhetshanteraren klickar du på knappen Enhetshanterare.5. Dubbelklicka på Portar (COM & LPT).6. Högerklicka på den COM-port som modemmet använder och klicka sedan på Egenskaper.7. Under Enhetens status kan du kontrollera att enheten fungerar riktigt.8. Under Enhetens användning kontrollerar du att modemmet är aktivt.9. Om du har ytterligare problem klickar du på knappen Felsök och följer sedan anvisningarna på skärmen.

Åtgärda problem med program

De flesta problem med program beror på att:

- Programmet inte har installerats eller konfigurerats på rätt sätt.
- Det inte finns tillräckligt med minne för att köra programmet.
- Det finns en konflikt mellan program.
- Kontrollera att alla nödvändiga drivrutiner är installerade.
- Om du har installerat ett annat operativsystem än det förinstallerade, måste du kontrollera att det stöds av systemet.

Om möjligt kör du konfigurationsinspelaren (Configuration Record) för att se om några förändringar i programmet har gjorts som kan orsaka problemet. Mer information finns i ["Konfigurationsinspelare"](#) i den här handboken.

Om det uppstår problem med program studerar du vanliga orsaker och åtgärder i följande tabell.

Åtgärda problem med program

Problem	Orsak	Åtgärd
Datorn fortsätter inte och ingen HP-logoskärm har visats.	Det har inträffat ett POST-fel.	Kontrollera ljudsignaler och lampor på datorns framsida. Se Bilaga A, "Felmeddelanden under POST" för att fastställa möjliga orsaker. Mer information om villkor och förutsättningar finns i Restore Kit och i den internationella fabriksgarantin.
Datorn fortsätter inte efter att HP-logoskärmen har visats.	Systemfilerna kan vara skadade.	Använd en nödåterställningsdiskett för att skanna hårddisken efter fel.

Åtgärda problem med program (*Fortsättning*)

Problem	Orsak	Åtgärd
Felmeddelandet "Felaktig instruktion utfördes" visas.	Programmet som används är inte Microsoft-certifierat för den Windows-version som du använder.	Kontrollera att programmet är certifierat av Microsoft för din Windows-version (information finns på förpackningen).
	Konfigurationsfiler är felaktiga.	Om det går, sparar du alla data, stänger alla program och startar om datorn.

Kontakta kundsupport

Hjälp och service får du via en auktoriserad återförsäljare. Närmaste återförsäljare hittar du på adressen www.hp.com.



Om du tar datorn till en auktoriserad återförsäljare eller servicegivare måste du komma ihåg att lämna med setup- och startlösenorden, om du har ställt in några.



Ring numret som finns i garantin eller i *Telefonnummer till Teknisk support* på *cd-skivan Documentation* om du behöver teknisk support.

Felmeddelanden under POST

Den här bilagan innehåller de felkoder, felmeddelanden och de olika ljud- och ljussignaler som du kan stöta på under POST (Power-On Self-Test) eller sedan du har startat om datorn samt trolig orsak till problemet och vilka åtgärder du kan vidta.

Om POST-meddelandena har avaktiverats, undertrycks de flesta systemmeddelanden under POST, t.ex. minnesuppräknning och meddelanden om annat än fel. Om ett POST-fel inträffar visas felmeddelandet på skärmen. Om du vill ändra manuellt till att visa meddelanden under POST trycker du på valfri tangent (med undantag för **F10** och **F12**). Standardinställningen är att meddelandena inte visas (POST Message Disabled).

Det kan ta olika lång tid för datorn att ladda operativsystemet och olika systemtester görs beroende på vilken POST-inställning du väljer.

Quick Boot är en snabb startprocedur som inte kör systemtester på alla nivåer, t.ex. minnestest. Full Boot kör alla ROM-baserade systemtester och tar längre tid.

Full Boot kan också aktiveras att köras regelbundet med intervallet 1 till 30 dagar. Vid schemaläggningen konfigurerar du om datorn med inställningen Full Boot Every xx Days i setup-programmet.



Mer information om setup-programmet finns i *Konfigureringshandboken* på *cd-skivan Documentation*.

POST-koder och textmeddelanden

Detta avsnitt handlar om de POST-fel som har sifferkoder. Avsnittet innehåller också vissa textmeddelanden som kan ges under POST.



Datorn ger ifrån sig en ljudsignal efter varje POST-textmeddelande som visas på skärmen.

Sifferkoder och textmeddelanden

Kod/Meddelande	Trolig orsak	Rekommenderad åtgärd
101-Option ROM Checksum Error	Felaktig kontrollsumma i system-ROM eller expansionskorts-ROM.	<ol style="list-style-type: none">1. Kontrollera att det är rätt ROM.2. Uppgradera ROM-minnet om det behövs.3. Om ett expansionskort nyligen har installerats tar du bort det för att se om problemet kvarstår.4. Rensa CMOS. (Se Bilaga B, "Lösenordsskydd och återställning av CMOS.")5. Om meddelandet försvinner kan det vara fel på expansionskortet.6. Byt ut moderkortet.
102-System Board Failure	DMA eller timrar.	<ol style="list-style-type: none">1. Rensa CMOS. (Se Bilaga B, "Lösenordsskydd och återställning av CMOS.")2. Ta bort expansionskort.3. Byt ut moderkortet.
103-System Board Failure	DMA eller timrar.	<ol style="list-style-type: none">1. Rensa CMOS. (Se Bilaga B, "Lösenordsskydd och återställning av CMOS.")2. Ta bort expansionskort.3. Byt ut moderkortet.

Sifferkoder och textmeddelanden (Fortsättning)

Kod/Meddelande	Trolig orsak	Rekommenderad åtgärd
110-Out of Memory Space for Option ROMs	Nyligen installerade PCI-expansionskort innehåller ett expansionskorts-ROM som är alltför stort för att ladda ned under POST.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Om ett PCI-expansionskort nyligen har installerats, tar du bort det för att se om problemet kvarstår. 2. Sätt Advanced [Avancerat] > Device Options [Enhetsalternativ] > NIC PXE Option ROM Download i setup-programmet på DISABLE för att förhindra PXE-expansionskorts-ROM för den interna NIC att laddas ned under POST för att frigöra mer minne för ett expansionskorts-ROM. Intern PXE-alternativ-ROM används för att starta från NIC till en PXE-server. 3. Aktivera inställningen för ACPI/USB Buffer @ Top of Memory med setup-programmet.
150-SafePost Active	Ett PCI-expansionskort svarar inte.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Starta om datorn. 2. Avaktivera SafePost. 3. Om expansionskortet inte svarar byter du ut det.
162-System Options Not Set	Felaktig konfiguration. RTC-batteriet (realtidsklocka) kanske måste bytas.	<p>Kör setup-programmet och kontrollera konfigurationen under Advanced > Onboard Devices.</p> <p>Återställ datum och klockslag från Kontrollpanelen. Om problemet kvarstår byter du ut RTC-batteriet. Mer information om hur du sätter i ett nytt batteri finns i <i>Referenshandboken</i> på cd-skivan <i>Documentation</i>. Du kan även få hjälp att byta RTC-batterier från en auktoriserad återförsäljare.</p>

Sifferkoder och textmeddelanden (Fortsättning)

Kod/Meddelande	Trolig orsak	Rekommenderad åtgärd
163-Time & Date Not Set	Ogiltigt datum eller tid i konfigurationsminnet. RTC-batteriet (realtidsklocka) kanske måste bytas.	Återställ datum och klockslag från Kontrollpanelen (Setup-programmet kan även användas). Om problemet kvarstår byter du ut RTC-batteriet. Mer information om hur ett nytt batteri installeras finns i din <i>Referenshandbok</i> på <i>cd-skivan Documentation</i> . Du kan även få hjälp med byte av RTC-batteri av en auktoriserad återförsäljare.
	CMOS-bygel kan vara felaktigt installerad.	Kontrollera att CMOS-bygeln är korrekt placerad (i förekommande fall).
164-Memory Size Error	Minnets storlek har ändrats sedan senaste starten (minne har lagts till eller tagits bort).	Tryck på tangenten F1 för att spara ändringarna av minnet.
	Felaktig minneskonfiguration.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kör setup-programmet eller hjälpprogram i Windows. 2. Kontrollera att minnesmodulerna är korrekt installerade. 3. Om en minnesmodul av annat märke än HP har använts testas du bara med HP-minne. 4. Kontrollera att rätt typ av minnesmoduler används.

Sifferkoder och textmeddelanden (Fortsättning)

Kod/Meddelande	Trolig orsak	Rekommenderad åtgärd
201-Memory Error	RAM-fel.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kör setup-programmet eller hjälpprogram i Windows. 2. Kontrollera att minnesmoduler är korrekt installerade. 3. Kontrollera att rätt typ av minnesmoduler används. 4. Ta bort och sätt tillbaka minnesmodulerna en åt gången för att hitta den felaktiga. 5. Byt ut felaktiga minnesmoduler. 6. Om problemet kvarstår sedan du har bytt ut minnesmoduler byter du moderkortet.
202-Memory Type Mismatch	Minnesmodulerna överensstämmer inte.	Byt ut minnesmodulerna så att de passar samman.
213-Incompatible Memory Module in Memory Socket(s) X, X,...	Minnesmodulen i den sockel som anges i meddelandet saknar viktig SPD-information eller är inkompatibel med systemkretsarna (chipset).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrollera att rätt typ av minnesmoduler används. 2. Försök med en annan minnessockel. 3. Byt ut DIMM-modulen mot en som uppfyller SPD-standarderna.
214-DIMM Configuration Warning	Ett specifikt fel har inträffat i en minnesmodul som är installerad i angiven sockel.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrollera att rätt typ av minnesmoduler används. 2. Försök med en annan minnessockel. 3. Byt ut minnesmodulen om problemet kvarstår.
219-ECC Memory Module Detected ECC Modules not supported on this Platform	Nyligen installerade minnesmoduler stödjer korrigerig av ECC-minnesfel.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Om ett extraminne nyligen har installerats, tar du bort det för att se om problemet kvarstår. 2. Kontrollera om det finns information om minnessupport i produktdokumentationen.

Sifferkoder och textmeddelanden (*Fortsättning*)

Kod/Meddelande	Trolig orsak	Rekommenderad åtgärd
301-Keyboard Error	Tangentbordsfel.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Återanslut tangentbordet med datorn av. 2. Kontrollera om det finns böjda eller saknade stift i kontakten. 3. Kontrollera att inga tangenter är nedtryckta. 4. Byt ut tangentbordet.
303-Keyboard Controller Error	I/O-kortets tangentbordskontroller.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Återanslut tangentbordet med datorn av. 2. Byt ut moderkortet.
304-Keyboard or System Unit Error	Tangentbordsfel.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Återanslut tangentbordet med datorn av. 2. Kontrollera att inga tangenter är nedtryckta. 3. Byt tangentbord. 4. Byt ut moderkortet.
404-Parallel Port Address Conflict Detected	Både externa och interna portar är tilldelade parallellport X.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ta bort alla expansionskort med parallellportar. 2. Rensa CMOS. (Se Bilaga B, "Lösenordsskydd och återställning av CMOS.") 3. Konfigurera om kortresurserna och/eller kör setup-programmet.
410-Audio Interrupt Conflict	IRQ-adressen är i konflikt med en annan enhet.	Starta setup-programmet och återställ IRQ under Advanced > Onboard Devices .
411-Network Interface Card Interrupt Conflict	IRQ-adressen är i konflikt med en annan enhet.	Starta setup-programmet och återställ IRQ under Advanced > Onboard Devices .

Sifferkoder och textmeddelanden (Fortsättning)

Kod/Meddelande	Trolig orsak	Rekommenderad åtgärd
501-Display Adapter Failure	Grafikkontrollernt.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ta ut och sätt tillbaka grafikkortet (i förekommande fall). 2. Rensa CMOS. (Se Bilaga B, "Lösenordsskydd och återställning av CMOS.") 3. Kontrollera att bildskärmen är ansluten och påslagen. 4. Byt ut grafikkortet (om möjligt).
510-Splash Screen Image Corrupted	Välkomstkärbilden har fel.	Installera den senaste versionen av ROMPaq för att återställa bilden.
511-CPU, CPUA, or CPUB Fan not Detected	Processorfläkten är inte ansluten eller är trasig.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Anslut processorfläkten. 2. Anslut fläkten. 3. Byt ut processorfläkten.
512-Chassis, Rear Chassis, or Front Chassis Fan not Detected	En av chassifläktarna är inte ansluten eller är trasig.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Återanslut fläktarna. 2. Anslut fläkten. 3. Byt ut den fläkt som inte fungerar.
514-CPU or Chassis Fan not Detected	Processor-eller chassifläkt är inte ansluten eller är trasig.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Återanslut fläktarna. 2. Anslut fläkten. 3. Byt ut den fläkt som är trasig.
601-Diskette Controller Error	Diskettkontrollerns eller diskettenhetens kretsar är trasiga.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kör setup-programmet. 2. Kontrollera och/eller byt ut kablar. 3. Rensa CMOS. (Se Bilaga B, "Lösenordsskydd och återställning av CMOS.") 4. Byt ut diskettenheten. 5. Byt ut moderkortet.

Sifferkoder och textmeddelanden (*Fortsättning*)

Kod/Meddelande	Trolig orsak	Rekommenderad åtgärd
605-Diskette Drive Type Error	Enhetstyp stämmer ej.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kör setup-programmet. 2. Koppla från alla andra diskettenheter (bandstationer). 3. Rensa CMOS. (Se Bilaga B, "Lösenordsskydd och återställning av CMOS.")
610-External Storage Device Failure	Extern bandstation är inte ansluten.	Återinstallera bandstationen eller tryck på F1 och låt systemet omkonfigureras utan den enheten.
611-Primary Floppy Port Address Assignment Conflict	Konfigurationsfel.	Kör setup-programmet och kontrollera konfigurationen under Advanced > Onboard Devices .
660-Display cache is detected unreliable	Den inbyggda grafikadaptorns skärmcache fungerar inte riktigt och kommer att avaktiveras.	Byt moderkortet om bildkvaliteten försämrats så att det är besvärande.
912-Computer Cover Has Been Removed Since Last System Startup	Datorns lock eller kåpa har öppnats sedan systemet startades senast.	Ingen åtgärd behövs.
914-Hood Lock Coil is not Connected	Mekanism för SmartCoverLock saknas eller är inte ansluten.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Stäng eller byt ut låsmekanismen. 2. Sätt i eller byt ut låsmekanismens kabel.
916-Power Button Not Connected	På/av-knappen har tagits loss eller sitter inte som den ska i moderkortet.	Sätt på eller byt ut På/av-knappen.
917-Front Audio Not Connected	Främre ljudmodulen har tagits loss eller sitter inte som den ska i moderkortet.	Sätt i eller byt ut den främre ljudmodulen.

Sifferkoder och textmeddelanden (Fortsättning)

Kod/Meddelande	Trolig orsak	Rekommenderad åtgärd
918-Front USB Not Connected	Den främre USB-modulen har tagits loss eller sitter inte som den ska i moderkortet.	Montera på eller byt ut det främre USB-modulen.
919-Multi-Bay Riser not Connected	Utvidgningskort har tagits bort eller har inte installerats på rätt sätt i systemet.	Sätt tillbaka utvidgningskortet.
1151-Serial Port A Address Conflict Detected	Både externa och interna portar är tilldelade till COM1.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ta bort alla expansionskort med seriella portar. 2. Rensa CMOS. (Se Bilaga B, "Lösenordsskydd och återställning av CMOS.") 3. Konfigurera om kortresurserna och/eller kör setup-programmet eller Windows hjälpprogram.
1152-Serial Port B Address Conflict Detected	Både externa och interna portar är tilldelade till COM2.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ta bort alla expansionskort med seriella portar. 2. Rensa CMOS. (Se Bilaga B, "Lösenordsskydd och återställning av CMOS.") 3. Konfigurera om kortresurserna och/eller kör setup-programmet eller Windows hjälpprogram.

Sifferkoder och textmeddelanden (*Fortsättning*)

Kod/Meddelande	Trolig orsak	Rekommenderad åtgärd
1155-Serial Port Address Conflict Detected	Både externa och interna portar är tilldelade samma IRQ.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ta bort alla expansionskort med seriella portar. 2. Rensa CMOS. (Se Bilaga B, "Lösenordsskydd och återställning av CMOS.") 3. Konfigurera om kortresurserna och/eller kör setup-programmet eller Windows hjälpprogram.
1201-System Audio Address Conflict Detected	Enhetens IRQ-adress är i konflikt med en annan enhet.	Starta setup-programmet och återställ IRQ under Advanced > Onboard Devices .
1202-MIDI Port Address Conflict Detected	Enhetens IRQ-adress är i konflikt med en annan enhet.	Starta setup-programmet och återställ IRQ under Advanced > Onboard Devices .
1203-Game Port Address Conflict Detected	Enhetens IRQ-adress är i konflikt med en annan enhet.	Starta setup-programmet och återställ IRQ under Advanced > Onboard Devices .
1720-SMART Hard Drive Detects Imminent Failure	Hårddisken håller på att krascha. (En del hårddiskar har ett hårddiskprogram som rättar till oriktiga felmeddelanden.)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrollera att hårddisken ger rätt felmeddelande. Starta setup-programmet och kör en DPS-test (Drive Protection System) under Storage > DPS Self-test [-självtest]. 2. Använd hårddiskens programpatch om det går. (Denna finns på www.hp.com/support). 3. Säkerhetskopiera innehållet och byt ut hårddisken.

Sifferkoder och textmeddelanden (*Fortsättning*)

Kod/Meddelande	Trolig orsak	Rekommenderad åtgärd
1785-Multibay incorrectly installed	(för <i>Multibay-alternativ/ icke-USDT-system</i>)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrollera att Multibay-alternativet är anslutet som enhet 0 på IDE-kabeln. 2. Kontrollera att ingen annan enhet är ansluten till samma IDE-kabel. 3. Kontrollera att IDE- och Multibay-bandkablarnas båda ändar är korrekt monterade. 4. Kontrollera att Multibay-enheten är insatt ordentligt. 5. Kontrollera att ingen Multibay-diskett sitter i (Multibay-diskettens drivrutiner stöds ej av Multibay-alternativet).
	(för <i>integrerade Multibay/USDT-system</i>)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Multibay-enheten är inte korrekt monterad. 2. Multibay-utvidgningen är inte korrekt monterad.
1794-Inaccessible devices attached to SATA 1 and/or SATA 3 (för <i>system med 4 SATA-portar</i>)	En enhet är ansluten till SATA 1 och/eller SATA 3. Enheter som är anslutna till dessa kontakter blir ej åtkomliga medan "SATA Emulation" [SATA-emulering] är satt till "Combined IDE Controller" [Kombinerad IDE-kontroller] med setup-programmet.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ändra "SATA Emulation" till "Separate IDE Controller" [Separat IDE-kontroller] i setup-programmet när Windows 2000 eller Windows XP används. 2. Om inte Windows 2000 eller Windows XP används, flyttar du de berörda enheterna till SATA 0 eller SATA 2 (om de finns). 3. Ta bort de berörda enheterna från SATA 1 och SATA 3.

Sifferkoder och textmeddelanden (*Fortsättning*)

Kod/Meddelande	Trolig orsak	Rekommenderad åtgärd
1794-Inaccessible device attached to SATA 1 (för system med 2 SATA-portar)	En enhet är ansluten till SATA 1. Alla enheter som är anslutna till denna kontakt blir ej åtkomliga medan "SATA Emulation" [SATA-emulering] är satt till "Combined IDE Controller" [Kombinerad IDE-kontroller] med setup-programmet.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ändra "SATA Emulation" till "Separate IDE Controller" [Separat IDE-kontroller] i setup-programmet när Windows 2000 eller Windows XP används. 2. Om inte Windows 2000 eller Windows XP används, flyttar du de berörda enheterna till SATA 0 (om den finns). 3. Ta bort den berörda enheten från SATA 1.
1796-SATA Cabling Error	En eller flera SATA-enheter är felaktigt anslutna. SATA 0- och SATA 1-kontakter måste användas före SATA 2 och SATA 3 om optimal prestanda ska erhållas.	Kontrollera att SATA-kontakter används i stigande ordning. Använd SATA 0 till en enhet. Använd SATA 0 och SATA 1 till två enheter. Använd SATA 0, SATA 1 och SATA 2 till tre enheter.
1800-Temperature Alert	Den interna temperaturen överskrider specifikationen.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrollera att datorns fläkthål inte är blockerade och att processorns kylfläkt är igång. 2. Kontrollera valet av processorhastighet. 3. Byt ut processorn. 4. Byt ut moderkortet.
1801-Microcode Patch Error	Processorn stöds inte av ROM BIOS.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Uppgradera BIOS till rätt version. 2. Byt ut processorn.
1998-Master Boot Record has been Lost	Den tidigare sparade MBR-kopian är trasig.	Kör setup-programmet och spara MBR för aktuell startdisk.

Sifferkoder och textmeddelanden (Fortsättning)

Kod/Meddelande	Trolig orsak	Rekommenderad åtgärd
1999-Master Boot Record has Changed	Aktuell MBR stämmer inte överens med den tidigare sparade MBR-kopian.	<p>Var ytterst försiktig. MBR kan ha uppdaterats normalt vid användning av program såsom diskhanterare, fdisk eller format.</p> <p>△ Utbyte till den tidigare sparade MBR-kopian kan då leda till förlust av data.</p> <p>Om du är osäker på om MBR-ändringen är oavsiktlig och oönskad (t.ex. orsakad av virus) kan du köra setup-programmet och återställa den gamla MBR-kopian. I annat fall kör du setup-programmet och antingen avaktiverar MBR-skydd eller sparar en kopia av MBR för aktuell startdisk.</p>
2000-Master Boot Record Hard Drive has Changed	Aktuell startbar hårddisk har ändrats sedan MBR-skyddet aktiverades.	Kör setup-programmet och antingen avaktivera MBR-skyddet eller spara en kopia av MBR för aktuell startdisk.
Ogiltigt elektroniskt serienummer	Det elektroniska serienumret har blivit felaktigt.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kör setup-programmet. Om setup-programmet redan innehåller data i fältet eller inte tillåter inmatning av serienumret, hämtar du SP5572.EXE (SNZERO.EXE) från http://www.hp.com och kör filen. 2. Kör setup-programmet och försök att mata in serienumret under Säkerhet, System-ID och spara sedan ändringen.

Sifferkoder och textmeddelanden (*Fortsättning*)

Kod/Meddelande	Trolig orsak	Rekommenderad åtgärd
Nätverksserverläge aktivt och Inget tangentbord anslutet	Tangentbordsfel medan nätverksserverläget är aktiverat.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Återanslut tangentbordet med datorn av. 2. Kontrollera om det finns böjda eller saknade stift i kontakten. 3. Kontrollera att inga tangenter är nedtryckta. 4. Byt ut tangentbordet.
Paritetskontroll 2	Paritetsfel i RAM.	Kör setup-programmet och diagnostik.
Systemet startar inte utan fläkt	Processorfläkten är inte installerad eller ansluten i VSFF-chassit.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Öppna datorn, tryck på På/av-knappen och se efter om processorfläkten går. Om processorfläkten inte går kontrollerar du att fläktkabeln är ansluten till moderkortskontakten. Kontrollera att kylfläkten är korrekt monterad och ansluten. 2. Om processorfläkten är ansluten och monterad på rätt sätt, men inte går ändå, måste den bytas ut.

Diagnostiska ljus- och ljudsignaler under POST

I detta avsnitt berörs ljussignaler från frontpanelens lampor och ljudsignaler som kan ges före eller under POST. Dessa är inte nödvändigtvis knutna till en felkod eller ett textmeddelande.



Om du ser blinkande lampor på ett PS/2-tangentbord kontrollerar du lamporna på datorns framsida och letar sedan rätt på signalens betydelse i tabellen nedan.



I följande tabell listas rekommenderade åtgärder i den ordning som de ska utföras.

Diagnostiska ljus- och ljudsignaler under POST

Aktivitet	Ljud	Trolig orsak	Rekommenderad åtgärd
På/av-lampan lyser grönt.	Ingen	Datorn är på.	Ingen
På/av-lampan blinkar grönt varannan sekund.	Ingen	Datorn befinner sig i läget Suspend to RAM-läge (endast vissa modeller) eller normalt Suspend-läge.	Krävs ingen. Tryck på någon tangent eller rör på musen för att aktivera datorn.
På/av-lampan blinkar rött två gånger, en gång per sekund, följt av två sekunders uppehåll.	2	Processorns termiska skydd har löst ut: En fläkt kan vara blockerad eller trasig. ELLER Processorns kylfläns och/eller fläkt är felaktigt monterad.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrollera att datorns fläkthål inte är blockerade och att processorns kylfläkt är igång. 2. Öppna datorn, tryck på På/av-knappen och se efter om fläkten går. Om processorfläkten inte går kontrollerar du att fläktkabeln är ansluten till moderkortskontakten. Kontrollera att kylfläkten är korrekt monterad och ansluten. 3. Om fläkten är ansluten och monterad på rätt sätt men inte går ändå måste den bytas ut. 4. Montera om kylflänsen och kontrollera att fläkten är korrekt ansluten. 5. Kontakta en auktoriserad återförsäljare eller servicegivare.
På/av-lampan blinkar rött tre gånger, en gång per sekund, följt av två sekunders uppehåll.	3	Processorn är inte installerad (detta tyder ej på en trasig processor).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrollera om processorn finns. 2. Lossa och sätt tillbaka processorn.

Diagnostiska ljus- och ljudsignaler under POST (Fortsättning)

Aktivitet	Ljud	Trolig orsak	Rekommenderad åtgärd
På/av-lampan blinkar rött fyra gånger, en gång per sekund, följt av två sekunders uppehåll.	4	Strömavbrott (nätaggregatet är överbelastat).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Öppna datorn och kontrollera att nätaggregatkabeln (4 ledare) är riktigt ansluten till moderkortet. 2. Kontrollera om någon enhet orsakar problemet genom att ta bort ALLA anslutna enheter (hårddiskar, diskettenheter, optiska enheter och expansionskort). Starta datorn. Om systemet påbörjar POST, stänger du av datorn och byter ut en enhet i taget tills den som ger felet har hittats. Byt ut den felaktiga enheten. Anslut sedan resten av enheterna, en i taget, för att kontrollera att allt fungerar. 3. Byt ut nätaggregatet. 4. Byt ut moderkortet.
På/av-lampan blinkar fem gånger, en per sekund, följt av två sekunders uppehåll.	5	Minnesfel före grafik.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ta ut och sätt tillbaka DIMM-modulerna. Starta datorn. 2. Byt ut DIMM-modulerna, en i taget, för att fastställa vilken som är trasig. 3. Byt ut minne från andra tillverkare mot HP-minne. 4. Byt ut moderkortet.
På/av-lampan blinkar rött sex gånger, en per sekund, följt av två sekunders uppehåll.	6	Grafikfel före skärmmodulen.	<p>För system med ett grafikkort:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ta ut och sätt tillbaka grafikkortet och starta sedan om systemet. 2. Byt ut grafikkortet. 3. Byt ut moderkortet. <p>För system med inbyggd grafik byter du ut moderkortet.</p>

Diagnostiska ljus- och ljudsignaler under POST (Fortsättning)

Aktivitet	Ljud	Trolig orsak	Rekommenderad åtgärd
På/av-lampan blinkar rött sju gånger, en per sekund, följt av två sekunders uppehåll.	7	Moderkortet är trasigt (ROM-detektionsfel före skärmmodulen).	Byt ut moderkortet.
På/av-lampan blinkar rött åtta gånger, en per sekund, följt av två sekunders uppehåll.	8	Ogiltig ROM baserat på kontrollsumma.	<ol style="list-style-type: none"> Uppgradera ROM med en ROMPaq-diskett. Se avsnittet "Uppgradering av ROM" i handboken <i>Hantera datorn</i> på cd-skivan <i>Documentation</i>. Byt ut moderkortet.
På/av-lampan blinkar rött nio gånger, en gång per sekund, följt av två sekunders uppehåll.	9	Systemet startar men kan inte starta datorn.	<ol style="list-style-type: none"> Kontrollera att spänningsväljaren på baksidan av nätaggregatet (på vissa modeller) är satt till rätt spänning. Korrekt spänning beror på i vilken region du är. Byt ut moderkortet. Byt ut processorn.
På/av-lampan blinkar rött tio gånger, en gång per sekund, följt av två sekunders uppehåll.	10	Tilläggskortet är defekt.	<ol style="list-style-type: none"> Kontrollera alla grafikkorten genom att ta bort det (ett i taget om det finns flera kort). Starta sedan datorn för att se om felet försvunnit. När ett felaktigt kort har identifierats, tar du bort detta och sätter i ett nytt tilläggskort. Byt ut moderkortet.

Diagnostiska ljus- och ljudsignaler under POST (*Fortsättning*)

Aktivitet	Ljud	Trolig orsak	Rekommenderad åtgärd
Systemet startar inte och inga lampor blinkar.	Ingen	Systemet kan inte starta.	<p>Håll På/av-knappen intryckt mindre än fyra sekunder. Gör så här om hårddisklampan lyser grönt:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrollera att spänningsväljaren på baksidan av nätaggregate är satt till rätt spänning. Korrekt spänning beror på i vilken region du är. 2. Ta bort expansionskortet, ett i taget, tills 3 V_{aux}-lampan på moderkortet börjar lysa. 3. Byt ut moderkortet. <p>ELLER</p> <p>Håll På/av-knappen intryckt mindre än fyra sekunder. Gör så här om hårddisklampan inte lyser grönt:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrollera att datorn är ansluten till ett fungerande eluttag. 2. Öppna datorn och kontrollera att På/av-knappen är ansluten till moderkortet som den ska. 3. Kontrollera att båda kablarna från nätaggregate är anslutna till moderkortet. 4. Kontrollera om 3 V_{aux}-lampan på moderkortet lyser. Om den lyser byter du ut På/av-knappen. 5. Om 3 V_{aux}-lampan på moderkortet inte tänds, måste du byta nätaggregate. 6. Byt ut moderkortet.

Lösenordsskydd och återställning av CMOS

Datorn stöder säkerhetsfunktioner med lösenord som kan ställas in från menyn i setup-programmet.

Datorn stöder två typer av lösenord som kan skapas via menyn i setup-programmet: setup-lösenord och startlösenord. Om du enbart ställer in ett setup-lösenord kan vem som helst få tillgång till all information i datorn men inte använda setup-programmet. Om du bara ställer in ett startlösenord kommer detta att krävas även för att använda setup-programmet och för att komma åt övrig information i datorn. Om du ställer in båda lösenorden ger bara setup-lösenordet tillgång till setup-programmet.

När båda lösenorden har ställts in kan du använda setup-lösenordet i stället för startlösenordet för att logga in på datorn. Det är en praktisk funktion för nätverksadministratören.

Om du har glömt ditt lösenord finns det två sätt att ta bort datorns lösenordsskydd så att du åter kan komma åt den information som finns i datorn:

- Återställa lösenordsbygeln
- Använda raderingsknappen för CMOS



SE UPP! Om du trycker på CMOS-knappen återställs all CMOS-information till fabriksinställningarna och alla anpassade inställningar såsom lösenord, inventarienummer och specialinställningar raderas. Det är viktigt att du säkerhetskopierar datorns CMOS-inställningar innan de återställs eftersom de kan behövas senare. Säkerhetskopieringen gör du från setup-programmet. Information om säkerhetskopiering av CMOS-inställningarna finns i *Konfigureringshandboken på cd-skivan Documentation*.

Återställning av lösenordsbygel

För att göra setup- eller startlösenorden inaktiva eller för att ta bort dem gör du på följande sätt:

1. Avsluta operativsystemet på rätt sätt, stäng sedan av datorn och all kringutrustning och dra ut nätsladden från vägguttaget.
2. Ta ut nätsladden ur vägguttaget, tryck på På/av-knappen igen för att tömma systemet på eventuell restström.



WARNING! För att minska risken för personskada på grund av elektrisk stöt och/eller varma ytor måste du ta ut nätsladden från vägguttaget och låta de interna systemkomponenterna svalna innan du rör vid dem.



SE UPP! När datorn är ansluten till vägguttaget är delar av moderkortet alltid spänningsförande även om datorn inte är på. Om du inte kopplar ur nätsladden kan systemet skadas.



SE UPP! Statisk elektricitet kan skada elektronikkomponenterna i datorn eller extrautrustning. Innan du påbörjar denna procedur ser du till att du är fri från statisk elektricitet genom att ta i ett jordat metallföremål. Mer information finns i handboken *Säkerhet och föreskrifter* på cd-skivan *Documentation*.

3. Ta bort datorns lock eller kåpa.
4. Leta rätt på bygelns med rätt beteckning



Lösenordsbygelns är grön för att lätt kunna identifieras. För att få hjälp med att hitta lösenordsbygelns och andra systemkomponenter i din dator kan du titta på komponentritningen över systemet. Du kan hämta IPM från <http://www.hp.com/support>.

5. Ta bort bygelns från stift 1 och 2. Placera bygelns antingen på stift 1 eller 2, men inte på båda, så att den inte förloras.
6. Sätt tillbaka datorns lock eller kåpa.

7. Anslut extern utrustning.
8. Koppla datorn till vägguttaget och starta den. Låt operativsystemet starta. Aktuella lösenord raderas och lösenordsfunktionerna är avaktiverade.
9. Om du vill ange nya lösenord, upprepas stegen 1–4, byts lösenordsbygeln på stift 1 och 2 ut. Sedan upprepas stegen 6–8. Ange nya lösenord i Setup-programmet. Mer information om konfiguration finns i *Konfigureringshandboken på cd-skivan Documentation*.

Radera och återställa CMOS

I datorns konfigurationsminne (CMOS) lagras lösenord och information om datorns konfiguration.

Använda CMOS-knappen

1. Slå av datorn och eventuella externa enheter och ta sedan ut nätsladden från strömuttaget.
2. Koppla bort tangentbordet, bildskärmen och eventuell extern utrustning som är ansluten till datorn.



WARNING! För att minska risken för personskada på grund av elektrisk stöt och/eller varma ytor måste du ta ut nätsladden från vägguttaget och låta de interna systemkomponenterna svalna innan du rör vid dem.



SE UPP! När datorn är ansluten till vägguttaget är delar av moderkortet alltid spänningsförande även om datorn inte är på. Om du inte kopplar ur nätsladden kan systemet skadas.



SE UPP! Statisk elektricitet kan skada elektronikkomponenterna i datorn eller extrautrustning. Innan du påbörjar denna procedur ser du till att du är fri från statisk elektricitet genom att ta i ett jordat metallföremål. Vi hänvisar till handboken *Säkerhet och föreskrifter på Documentation -cd:n*, där mer information kan erhållas.

3. Ta bort datorns lock eller kåpa.




SE UPP! Om du trycker på CMOS-knappen återställs all CMOS-information till fabriksinställningarna och alla anpassade inställningar såsom lösenord, inventarienummer och specialinställningar raderas. Det är viktigt att du säkerhetskopierar datorns CMOS-inställningar innan de återställs eftersom de kan behövas senare. Säkerhetskopieringen gör du enkelt från setup-programmet. Information om säkerhetskopiering av CMOS-inställningarna finns i *Konfigureringshandboken* på cd-skivan *Documentation*.

4. Leta rätt på CMOS-knappen och håll den intryckt under 5 sekunder.



Kontrollera att du har dragit ut nätsladden från vägguttaget. CMOS-knappen kommer inte att radera CMOS om nätsladden är inkopplad.



CMOS-knapp



För att få hjälp med att hitta CMOS-knappen och andra systemkomponenter i din dator kan du titta på komponentritningen över systemet.

5. Sätt tillbaka datorns lock eller kåpa.
6. Anslut kringutrustningen.
7. Koppla datorn till vägguttaget och starta den.



Efter radering av CMOS och omstart av datorn, får du felmeddelanden under POST, där du underrättas om att konfigurationen har ändrats. Du måste ställa in lösenord och alla speciella systeminställningar som datum och klockslag på nytt med setup-programmet.

Mer information om att ställa in lösenord finns i handboken *Hantera datorn* på *cd-skivan Documentation*. Mer information om setup-programmet finns i *Konfigureringshandboken* på *cd-skivan Documentation*.

Använda setup-programmet för att återställa CMOS

För att återställa CMOS startar du setup-programmet.

När setup-meddelandet visas på skärmen i nedre högra hörnet trycker du på **F10**-tangents. Om du vill kan du trycka på **Retur** för att komma förbi huvudskärmen.



Om du inte trycker på **F10** när meddelandet visas måste du stänga av datorn och sedan starta den igen för att få tillgång till funktionen.

Fem rubriker visas i menyn till setup-programmet: **File, Storage, Security, Power**, och **Advanced (Arkiv, Lagring, Säkerhet, Energi och Avancerat)**.

Om du vill återställa CMOS till fabriksinställningarna, ställer du först in tid och datum och därefter använder du pil- eller **tabbtangenten** och väljer **File [Arkiv] > Set Defaults and Exit [Ställ in standardvärden och Avsluta]**. Inställningarna av startordning och annan "mjuk" konfiguration återställs då. Däremot kommer inte maskinvara sökas på nytt.

Mer information om att ställa in lösenord finns i handboken *Hantera datorn* på *cd-skivan Documentation*. Mer information om setup-programmet finns i *Konfigureringshandboken* på *cd-skivan Documentation*.

DPS (Drive Protection System)

DPS (Drive Protection System) är ett diagnostiskt verktyg som är inbyggt i hårddisken i vissa datorer. DPS har utformats för att diagnostisera problem som kan leda till onödiga byten av hårddiskar.

När systemen sätts samman testas varje hårddisk med DPS och en permanent post med nyckelinformation skrivs till hårddisken. Varje gång DPS körs skrivs testresultatet till hårddisken. En Auktoriserad Compaq-återförsäljare kan använda informationen för att diagnostisera förhållandena som orsakade att DPS-programmet kördes.

Körningen av DPS påverkar inte program eller data som finns lagrade på hårddisken. Testet finns lagrat i en krets på hårddisken och kan köras även om datorn inte kan starta operativsystemet. Tiden som krävs för testet beror på hårddiskens tillverkare och storlek. Vanligtvis tar testet ungefär två minuter per gigabyte.

Använd DPS om du misstänker att det är något problem med hårddisken. Om ett SMART-meddelande (SMART Hard Drive Detect Imminent Failure) visas finns det ingen anledning att köra DPS. Säkerhetskopiera i stället informationen på hårddisken och kontakta en auktoriserad servicegivare för att byta ut den.

Komma åt DPS via Diagnostik för Windows

Du kommer åt DPS via Diagnostik för Windows så här:

1. Starta datorn och välj **Start > Kontrollpanelen > Diagnostik för Windows**.

Fem rubriker visas på **Diagnostik**-skärmen: **Overview, Test, Status, Log, och Error**. [Översikt, Test, Status, Logg, Fel]

2. Välj **Test > Type of Test [Typ av test]**.

Tre alternativa tester visas: **Quick Test, Complete Test och Custom Test (Snabbtest, Fullständigt test och Anpassad test)**.

3. Välj **Custom Test**.

Två testinställningar erbjuds: **Interactive Mode och Unattended Mode (interaktivt läge och oövervakat läge)**.

4. Välj **Interactive Test > Storage > Hard Drives**.

5. Välj de enheter som ska testas **Drive Protection System Test > Begin Testing**.

När testet är klart visas något av följande meddelanden för varje enhet som testats:

- Test Succeeded [Testet lyckades]. Completion Code 0 [(Avslutnings) kod 0].
- Test Aborted [Testet avbröts]. Completion Code 1 or 2 [Kod 1 eller 2].
- Test Failed [Testet misslyckades]. Byte av enhet rekommenderas. Completion Code 3 through 14 [Kod 3 till och med 14].

Om testet misslyckades skriver du upp koden så att du kan uppge den när du kontaktar en servicegivare för att få hjälp.

Komma åt DPS via Setup-programmet

När datorn inte startar som den ska använder du setup-programmet för att komma åt DPS-programmet. Så här kommer du åt DPS:

1. Starta eller starta om datorn.
2. När meddelandet F10 Setup visas i skärmens nedre högra hörn trycker du på **F10**-tangenten.



Om du inte trycker på **F10** när meddelandet visas måste du stänga av datorn och sedan starta den igen för att få tillgång till funktionen.

Fem rubriker visas i menyn till setup-programmet: **File, Storage, Security, Power** och **Advanced (Arkiv, Lagring, Säkerhet, Energi och Avancerat)**.

3. Välj **Storage > DPS Self-Test**.

På skärmen visas en lista över de installerade hårddiskar som har DPS-funktionen.



Om det inte finns några DPS-hårddiskar installerade visas inte alternativet **DPS Self-Test** på skärmen.

4. Välj hårddisken som ska testas och följ instruktionerna på skärmen för att slutföra testet.

När testet är klart visas något av följande tre meddelanden:

- Test Succeeded [Testet lyckades]. Completion Code 0 [(Avslutnings) kod 0].
- Test Aborted [Testet avbröts]. Completion Code 1 or 2 [Kod 1 eller 2].
- Test Failed [Testet misslyckades]. Byte av enhet rekommenderas. Completion Code 3 through 14 [Kod 3 till och med 14].

Om testet misslyckades skriver du upp koden så att du kan uppge den när du kontaktar en servicegivare för att få hjälp.

Ställa in analogt/digitalt ljud

Vissa datorer kan ha inbyggda ljudfunktioner som stöder både analoga och digitala externa stereohögtalare. Dessa system kan ställas in så att högtalartypen känns av automatiskt och avger rätt signaltyp. Du kan ändra mellan analogt, digitalt och automatisk avkänning på följande sätt beroende på operativsystem.



Om du använder **digitalt ljud** kommer varken den inbyggda högtalaren eller externa analoga högtalare att fungera förrän du byter till automatisk avkänning eller analogt ljud. Om du använder **analogt ljud** kommer inte externa digitala högtalare att fungera förrän du byter till automatisk avkänning eller digitalt ljud.

I Microsoft Windows XP:

1. Klicka på **Start > Kontrollpanelen** och dubbelklicka sedan på ikonen **Ljud, Tal och Ljudenheter**.
2. Välj knappen **Maskinvara**.
3. Markera önskad ljudenhet.
4. Klicka på **Egenskaper** för att öppna dialogrutan **Egenskaper för enhet**.
5. Klicka på fliken **Egenskaper**.
6. Klicka på “+” bredvid **Ljudenheter** så att det expanderas.
7. Markera lämplig drivrutin genom att klicka på den.
8. Klicka på **Egenskaper**.
9. Klicka på **Inställningar**.
10. Ändra **Output Mode [utmatningsläge]** till önskad inställning.
11. Klicka på **OK** för att stänga dialogrutan **Egenskaper**.
12. Stäng **Kontrollpanelen**.

Index

A

allmänna problem 2–5
återställa
 CMOS B–1
 lösenordsbygel B–1

B

batteri, byta ut 2–6
bildskärm
 ingen bild 2–18
 kontrollera anslutningar 2–5
 suddig bild 2–20
 svaga tecken 2–20
bildskärmsproblem 2–18
blinkande lampor (lysdioder) A–14
bygling 2–15

C

CMOS
 knapp B–1, B–3
 radera och återställa B–3
 säkerhetskopiera B–1

D

Diagnostik för Windows
 detektera 1–2
 installera 1–2
 köra tester 1–6
 menyrad 1–4
 översikt 1–1
 verktygsfält 1–5
diskettproblem 2–11
DPS (Drive Protection System)
 komma åt C–2
 översikt C–1

F

felkoder A–1
Full Boot A–1

H

hårddiskproblem 2–14
hjälp tips 2–4

I

ingen bild 2–18

K

kåpa, ta bort 2–6
konfigurationsinspelaren
 installera 1–8
 köra 1–9
 översikt 1–8
kundsupport 2–2, 2–43

L

lampor
 blinkande i PS/2-tangentbord A–14
 blinkande På/av-lampa A–15
ljud ut D–1
ljuds signaler A–14
ljuds signalkoder A–14
lösenord
 återställa bygel B–2
 funktioner B–1
 På/av B–1
 radera B–1
 setup-program B–1
lösenordsskydd B–1

M

minne

åtgärda problem 2–35

felkoder A–4, A–5

moderkort, felkoder A–2

MultiBay-problem 2–17, A–11

musproblem 2–27

P

POST

aktivera felmeddelanden A–1

felmeddelanden A–1

problem

allmänna 2–5

bildskärm 2–18

CD ROM och DVD 2–37

diskett 2–11

Enhetsnyckel 2–39

hårddisk 2–14

installera maskinvara 2–29

Internet-åtkomst 2–39

ljud 2–23

mindre 2–4

minne 2–35

MultiBay 2–17, A–11

mus 2–28

nätverk 2–31

optiska enheter 2–37

processor 2–36

program 2–42

skrivare 2–26

strömförsörjning 2–9

tangentbord 2–27

problem med CD ROM eller DVD 2–37

problem med enhetsnyckel 2–39

problem med Internet-åtkomst 2–39

problem med ljud 2–23

problem med nätverk 2–31

problem med optisk enhet 2–37

problem med program 2–42

problem med skrivare 2–26

problem vid installation av maskinvara 2–29

processorproblem 2–36

program

återställa 1–10

skydda 1–10

Q

Quick Boot A–1

R

RTC-batteri A–4

S

setup-lösenord B–1

sifferkoder A–2

startalternativ

Full Boot A–1

Quick Boot A–1

start-lösenord B–1

strömförsörjningsproblem 2–9

T

tangentbord

åtgärda problem 2–27

felkod A–6

testa 2–4

V

visning av datum och tid 2–6

W

WOL-funktion (Wake-on-LAN) 2–31