

Computer Setup

Broj dokumenta: 383705-BC1

Svibanj 2005.

Sadržaj

Computer Setup

Pristup programu Computer Setup	2
Zadane postavke programa Computer Setup.	3
Izbornik File	4
Izbornik Security (Sigurnost)	5
Izbornik Tools (Alati)	6
Izbornik Advanced (Napredno).	6

Kazalo

Computer Setup

Computer Setup tvornički je instaliran pomoćni program u ROM-u koji se može koristiti čak i kad operacijski sustav ne radi ili se ne može učitati. Ako operacijski sustav radi, računalo će nakon izlaska iz Computer Setup-a ponovno pokrenuti operacijski sustav.



Pokazivala nisu podržana u programu Computer Setup. Za kretanje i odabir morate koristiti tipkovnicu.



Vanjska tipkovnica priključena preko USB-a može se u programu Computer Setup koristiti samo ako je omogućena podrška za USB.

Tablice s izbornicima u ovome priručniku pružaju pregled odrednica programa Computer Setup.

Pristup programu **Computer Setup**

Informacijama i postavkama u programu **Computer Setup** pristupa se preko izbornika **File**, **Security**, **Tools** i **Advanced**.

1. **Computer Setup** se može otvoriti tako da uključite ili ponovno pokrenete računalo, a zatim pritisnete tipku **f10** kad se u donjem lijevom kutu zaslona pojavi poruka »F10 = ROM Based Setup«.
 - Promjenu jezika izvršite pritiskom tipke **f2**.
 - Informacije o kretanju pogledajte pritiskom tipke **f1**.
 - Za povratak na izbornik programa **Computer Setup** pritisnite tipku **Esc**.
2. Odaberite izbornik **File**, **Security**, **Tools** ili **Advanced**.
3. Za izlazak iz programa **Computer Setup** odaberite jedan od sljedećih načina:
 - Za izlazak iz programa **Computer Setup** bez spremanja postavki koristite tipke sa strelicama i odaberite sa izbornika **File > Ignore Changes and Exit**. Slijedite upute na zaslonu računala.
 - Za spremanje postavki i izlazak iz programa **Computer Setup**, koristite tipke sa strelicama i odaberite sa izbornika **File > Save Changes and Exit**. Slijedite upute na zaslonu računala.

Postavke stupaju na snagu ponovnim pokretanjem računala.

Zadane postavke programa **Computer Setup**

Vraćanje svih postavki u programu **Computer Setup** na tvornički zadane vrijednosti:

1. **Computer Setup** se može otvoriti tako da uključite ili ponovno pokrenete računalo, a zatim pritisnete tipku **f10** kad se u donjem lijevom kutu zaslona pojavi poruka »F10 = ROM Based Setup«.
 - Promjenu jezika izvršite pritiskom tipke **f2**.
 - Informacije o kretanju pogledajte pritiskom tipke **f1**.
2. Tipkama sa strelicama odaberite **File > Restore defaults**, a zatim pritisnite **enter**.
3. Uključite potvrdni okvir **Restore Defaults** (Vrati zadano) i pritisnite **enter**.
4. Potvrdu vraćanja izvršite pritiskom tipke **f10**.
5. Za spremanje postavki i izlazak iz programa **Computer Setup**, koristite tipke sa strelicama i odaberite sa izbornika **File > Save Changes and Exit**. Slijedite upute na zaslonu računala.

Postavke stupaju na snagu ponovnim pokretanjem računala.





Postavke koje se odnose na lozinke i sigurnost ne mijenjaju se kada postavke vratite na tvornički zadane vrijednosti.

Izbornik File

Odaberite	Kako biste učinili ovo
System information	<ul style="list-style-type: none">■ Prikaz identifikacijskih informacija o računalu i baterijama u sustavu.■ Prikaz tehničkih informacija o procesoru, veličini memorije i međuspremniku, grafičkim postavkama, inačici kontrolera tipkovnice te memoriji sustava.
Save to floppy	Spremanje konfiguracije sustava na disketu.
Restore from floppy	Vraćanje postavki konfiguracije sustava s diskete.
Restore defaults	Zamjena postavki konfiguracije u Computer Setup-u zadanim tvorničkim postavkama. (Postavke koje se odnose na lozinke i sigurnost ne mijenjaju se kada postavke vratite na tvornički zadane vrijednosti.)
Ignore changes and exit	Poništavanje promjena načinjenih tijekom trenutačnog rada. Zatim izlazi i ponovno pokreće računalo.
Save changes and exit	Spremanje promjena načinjenih tijekom trenutačnog rada. Zatim izlazi i ponovno pokreće računalo. Promjene stupaju na snagu ponovnim pokretanjem računala.

Izbornik Security (Sigurnost)

Odaberite	Kako biste učinili ovo
Administrator password	Unos, promjena i brisanje administratorske lozinke.
Power-On password	Unos, promjena i brisanje lozinke za pokretanje.
Password options	<ul style="list-style-type: none">■ Omogućavanje/onemogućavanje stroge sigurnosti.■ Omogućavanje/onemogućavanje zahtijevanja lozinke pri ponovnom pokretanju.
DriveLock passwords	<ul style="list-style-type: none">■ Omogućavanje/onemogućavanje DriveLock-a na tvrdim diskovima računala.■ Promjena korisničke i glavne lozinke za DriveLock. <p> Postavke DriveLock-a dostupne su samo kada u Computer Setup uđete uključivanjem (ne ponovnim pokretanjem) računala.</p>
Smart Card security	Omogućavanje/onemogućavanje podrške za provjeru autentičnosti kartice SmartCard. <p> Ova je značajka podržana samo na računalima s dodatnim čitačima smart kartica.</p>
Device security	<ul style="list-style-type: none">■ Omogućavanje/onemogućavanje uređaja u sustavu.■ Omogućavanje/onemogućavanje CD-ROM-a, diskete i pokretanja s mrežne kartice.
System IDs	Upis korisničke oznake računala i oznake vlasništva.

Izbornik Tools (Alati)

Odaberite	Kako biste učinili ovo
HDD Self Test Options	Izvođenje opsežne samoprovjere na bilo kojem disku u sustavu.
Battery Information	Prikaz stanja baterije.
Memory Check	Izvođenje sveobuhvatne provjere memorije sustava.

Izbornik Advanced (Napredno)

Odaberite	Kako biste učinili ovo
Language (ili pritisnite f2)	Promjena jezika u programu Computer Setup.
Boot options	<ul style="list-style-type: none">■ Zadajte zadršku za f10 i f12 kod pokretanja.■ Omogućivanje/onemogućivanje MultiBoot-a, koji određuje redoslijed pokretanja u koji može ući većina uređaja za pokretanje.■ Zadavanje redoslijeda pokretanja.

(nastavak)

Odaberite	Kako biste učinili ovo
Device options	<ul style="list-style-type: none"> ■ Zamjena funkcija tipke fn i lijeve tipke ctrl. ■ Omogućivanje/onemogućivanje više standardnih pokazivala pri pokretanju. (Želite li računalo podesiti da podržava samo jedno, obično nestandardno pokazivalo pri pokretanju, odaberite Disable (Onemogućí).) ■ Omogućivanje/onemogućivanje podrške za USB tipkovnicu, miš i sabirnicu. <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> USB tipkovnica, miš i sabirnica će raditi čak i kad operacijski sustav Windows nije učitán. <input type="checkbox"/> Računalo se pokreće s diska za pokretanje, disketnog pogona (samo neki modeli) ili optičkog diska stavljenog u pogon koji je preko USB utičnice priključen na računalo (samo neki modeli) ili na dodatni uređaj za sidrenje. ■ Odabir načina rada paralelne priključnice: EPP (poboljšana paralelna priključnica), standardno, dvosmjerno ili ECP (ulaz s poboljšanim mogućnostima). ■ Automatski/onemogućena tehnologija Intel SpeedStep. ■ Omogućivanje/onemogućivanje ventilatora sustava kada je spojen na strujnu utičnicu. ■ Omogućivanje/onemogućivanje Intel ili AMD PSAE Execution Disable (samo neki modeli). ■ Omogućivanje/onemogućivanje WLAN Device Radio (samo neki modeli). ■ Omogućivanje/onemogućivanje ugrađenog Bluetooth Device Radio (samo neki modeli). ■ Omogućivanje/onemogućivanje prebacivanja žične/bežične veze (samo neki modeli). ■ Omogućivanje/onemogućivanje LAN Power Save (samo neki modeli).

Kazalo

B

Bluetooth Device Radio 7

C

Computer Setup

izbornik Advanced 6

izbornik File 4

izbornik Security 5

izbornik Tools 6

pristupanje 2

vraćanje zadanih
vrijednosti 3

E

Execution Disable 7

I

informacije o bateriji 6

informacije o sustavu 4

Intel SpeedStep 7

ispitivanje tvrdog diska 6

izbornik Advanced 6

izbornik File 4

izbornik Security 5

izbornik Tools 6

J

jezik, promjena u Computer
Setup-u 6

L

LAN Power Save 7

lozinke 5

N

način rada paralelne
prikjučnice 7

O

odrednice pokretanja 6

P

podrška za USB 7

pogoni, redosljed pokretanja 6

pokazivala 7

prebacivanje žične/bežične
mreže 7

program Setup

izbornik Advanced 6

izbornik File 4

izbornik Security 5

izbornik Tools 6

pristupanje 2

vraćanje zadanih postavki 3

provjera memorije 6

R

redosljed pokretanja 6

S

serijski broj, računalo 4

T

tehnologija SpeedStep 7

V

ventilator sustava 7

vraćanje zadanog 3

W

WLAN Device Radio 7

© Autorska prava 2005. Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Microsoft i Windows registrirani su zaštitni znaci tvrtke Microsoft Corporation u Sjedinjenim Američkim Državama. Bluetooth je zaštitni znak u vlasništvu njegovog vlasnika, a tvrtka Hewlett-Packard Company ga koristi pod licencom. Intel je zaštitni znak ili registrirani zaštitni znak tvrtke Intel Corporation ili njenih podružnica u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim zemljama.

Informacije u ovome priručniku mogu se mijenjati bez prethodne najave. Jedina jamstva za HP-ove proizvode navedena su u izričitim uvjetima ograničenih jamstava priloženima uz te proizvode. Ništa ovdje spomenuto ne smije se smatrati stvaranjem dodatnoga jamstva. HP neće biti odgovoran za tehničke pogreške ili pogreške pri uvođenju, kao niti za propuste u ovim odredbama.

Computer Setup

Prvo izdanje Svibanj 2005.

Broj dokumenta: 383705-BC 1