

Computer Setup

Artikelnummer van document: 383705-331

Mei 2005

Inhoudsopgave

Computer Setup

Computer Setup openen	2
Standaardinstellingen van Computer Setup	3
Menu File (Bestand)	4
Menu Security (Beveiliging)	5
Menu Tools (Extra).	6
Menu Advanced (Geavanceerd)	6

Index

Computer Setup

Computer Setup (Computerinstellingen) is een vooraf geïnstalleerd, in het ROM geïntegreerd hulpprogramma dat u zelfs kunt gebruiken als het besturingssysteem niet werkt of niet kan worden gestart. Als het besturingssysteem wel werkt, wordt het besturingssysteem opnieuw gestart nadat u Computer Setup heeft afgesloten.



Cursorbesturingsapparaten worden niet ondersteund in Computer Setup. Gebruik het toetsenbord om te navigeren en selecties te maken.



Als u een extern USB-toetsenbord met Computer Setup wilt gebruiken, moet USB-ondersteuning voor oudere systemen zijn ingeschakeld.

In de menutabellen verderop in dit gedeelte vindt u een overzicht van de opties van Computer Setup.

Computer Setup openen

De gegevens en instellingen in Computer Setup zijn toegankelijk via de menu's File (Bestand), Security (Beveiliging), Tools (Extra) en Advanced (Geavanceerd).

1. Open Computer Setup door de computer aan te zetten of opnieuw te starten en op **f10** te drukken wanneer het bericht "F10 = ROM Based Setup" linksonder op het scherm verschijnt.
 - ☐ Als u de taal wilt wijzigen, drukt u op **f2**.
 - ☐ Als u informatie over navigeren wilt weergeven, drukt u op **f1**.
 - ☐ Druk op **esc** om terug te keren naar het menu van Computer Setup.
2. Selecteer het menu **File (Bestand)**, **Security (Beveiliging)**, **Tools (Extra)** of **Advanced (Geavanceerd)**.
3. U kunt Computer Setup op een van de volgende manieren afsluiten:
 - ☐ Als u Computer Setup wilt afsluiten zonder uw voorkeuren op te slaan, selecteert u met de pijltoetsen **File (Bestand) > Ignore Changes and Exit (Wijzigingen negeren en programma verlaten)**. Volg daarna de instructies op het scherm.
 - ☐ Als u uw voorkeuren wilt opslaan en Computer Setup wilt afsluiten, selecteert u met de pijltoetsen **File (Bestand) > Save Changes and Exit (Wijzigingen opslaan en programma verlaten)**. Volg daarna de instructies op het scherm.

De voorkeursinstellingen worden van kracht wanneer de computer opnieuw wordt gestart.

Standaardinstellingen van Computer Setup

U kunt alle instellingen in Computer Setup als volgt terugzetten naar de fabrieksinstellingen:

1. Open Computer Setup door de computer aan te zetten of opnieuw te starten en op **f10** te drukken wanneer het bericht "F10 = ROM Based Setup" linksonder op het scherm verschijnt.
 - ☐ Als u de taal wilt wijzigen, drukt u op **f2**.
 - ☐ Als u informatie over navigeren wilt weergeven, drukt u op **f1**.
2. Selecteer met de pijltoetsen **File (Bestand) > Restore defaults (Standaardinstellingen herstellen)** en druk op **enter**.
3. Schakel het selectievakje **Restore defaults (Standaardinstellingen herstellen)** in en druk op **enter**.
4. Druk op **f10** om het herstellen van de standaardinstellingen te bevestigen.
5. Als u uw voorkeuren wilt opslaan en Computer Setup wilt afsluiten, selecteert u met de pijltoetsen **File (Bestand) > Save Changes and Exit (Wijzigingen opslaan en programma verlaten)**. Volg daarna de instructies op het scherm.

De voorkeursinstellingen worden van kracht wanneer de computer opnieuw wordt gestart.





Instellingen die betrekking hebben op uw wachtwoorden en op beveiliging, worden niet gewijzigd wanneer u de standaardinstellingen herstelt.

Menu File (Bestand)

Selecteer	Om dit te doen
System information (Systeeminformatie)	<ul style="list-style-type: none">■ Identificatiegegevens van de computer en informatie over accu's in het systeem weergeven.■ Specificaties bekijken van de processor, de grootte van de cache en het geheugen, de videoversie, de versie van de toetsenbordcontroller en het systeem-ROM.
Save to floppy (Op diskette opslaan)	De instellingen van de systeemconfiguratie opslaan op een diskette.
Restore from floppy (Vanaf diskette herstellen)	De instellingen voor de systeemconfiguratie terugzetten vanaf diskette.
Restore defaults (Standaardinstellingen herstellen)	De instellingen in Computer Setup vervangen door de fabrieksinstellingen. (Instellingen die betrekking hebben op wachtwoorden en beveiliging, worden niet gewijzigd wanneer u de standaardinstellingen herstelt.)
Ignore changes and exit (Wijzigingen negeren en programma verlaten)	De instellingen annuleren die tijdens de huidige sessie zijn opgegeven. Vervolgens afsluiten en de computer opnieuw starten.
Save changes and exit (Wijzigingen opslaan en programma verlaten)	De instellingen opslaan die tijdens de huidige sessie zijn opgegeven. Vervolgens afsluiten en de computer opnieuw starten. De wijzigingen worden van kracht wanneer de computer opnieuw wordt gestart.

Menu Security (Beveiliging)

Selecteer	Om dit te doen
Administrator password (Beheerderswachtwoord)	Een beheerderswachtwoord invoeren, wijzigen of verwijderen.
Power-On password (Opstartwachtwoord)	Een opstartwachtwoord invoeren, wijzigen of verwijderen.
Password options (Wachtwoordopties)	<ul style="list-style-type: none">■ Strenge beveiliging activeren/deactiveren.■ Vragen om een wachtwoord bij het herstarten van de computer activeren/deactiveren.
DriveLock passwords (DriveLock wachtwoorden)	<ul style="list-style-type: none">■ DriveLock op de vaste schijf/vaste schijven van de computer activeren/deactiveren.■ Een gebruikers- of hoofdwachtwoord voor DriveLock wijzigen. <p> DriveLock-instellingen zijn alleen toegankelijk wanneer u Computer Setup start door de computer aan te zetten, dus niet als u deze opnieuw start.</p>
Smart Card security (Smart Card-beveiliging)	<p>Ondersteuning voor smart card-verificatie bij opstarten activeren/deactiveren.</p> <p> Deze voorziening wordt alleen ondersteund op computers met optionele smart card-lezers.</p>
Device security (Apparaatbeveiliging)	<ul style="list-style-type: none">■ Systeemapparaten activeren/deactiveren.■ Cd-rom, diskette en netwerkadapter als opstarteenheid activeren/deactiveren.
System IDs (Systeem ID's)	Door gebruiker gedefinieerd label met eigendom van computer opgeven.

Menu Tools (Extra)

Selecteer	Om dit te doen
HDD Self-Test options (Opties voor zelftest van vaste-schijfeenheid)	Een uitgebreide zelftest op een vaste schijf in het systeem uitvoeren.
Battery Information (Accugegevens)	Informatie over accustatus weergeven.
Memory Check (Geheugencontrole)	Een uitgebreide controle van het systeemgeheugen uitvoeren.

Menu Advanced (Geavanceerd)

Selecteer	Om dit te doen
Language (Taal) (of druk op f2)	De taal van Computer Setup wijzigen.
Boot options (Opstartopties)	<ul style="list-style-type: none">■ Set f10 and f12 delay when starting up (Wachttijd voor f10 en f12 bij het opstarten instellen).■ MultiBoot activeren/deactiveren. Met MultiBoot stelt u een opstartvolgorde in die de meeste opstarteenheden in het systeem kan omvatten.■ De opstartvolgorde instellen.

(Zie volgende pagina)

Selecteer	Om dit te doen
Device options (Apparaatopties)	<ul style="list-style-type: none"> ■ De functies van de fn-toets en de linker ctrl-toets omwisselen. ■ Meerdere standaard cursorbesturingsapparaten bij het opstarten activeren/deactiveren. (Selecteer Disable (Deactiveren) om de computer zodanig in te stellen dat slechts één (gewoonlijk niet-standaard) cursorbesturingsapparaat wordt ondersteund bij het opstarten.) ■ USB-ondersteuning voor oudere systemen voor een USB-toetsenbord, -muis en -hub activeren/deactiveren. <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Een USB-toetsenbord, een USB-muis en een USB-hub werken ook wanneer het besturingssysteem Windows niet is geladen. <input type="checkbox"/> De computer start op vanaf een vaste schijf, een diskette in een diskettedrive (alleen bepaalde modellen) of een optische schijf die is geplaatst in een schijfleenheid die via een USB-poort is aangesloten op de computer (alleen bepaalde modellen) of op een optioneel dockingapparaat. ■ Een stand voor de parallele poort selecteren: EPP (Enhanced Parallel Port), standaard, bidirectioneel of ECP (Enhanced Capabilities Port). ■ Intel SpeedStep technology automatisch/blokkeren. ■ Ventilator inschakelen/uitschakelen als systeem op netvoeding werkt. ■ Intel of AMD PSAE Execution Disable (alleen bepaalde modellen) activeren/deactiveren. ■ Radio van geïntegreerd WLAN-apparaat (alleen bepaalde modellen) activeren/deactiveren. ■ Radio van geïntegreerd Bluetooth-apparaat (alleen bepaalde modellen) activeren/deactiveren. ■ LAN/WLAN-overschakeling (alleen bepaalde modellen) activeren/deactiveren. ■ LAN-energiebesparing (alleen bepaalde modellen) activeren/deactiveren.

Index

A

Accugegevens 6
Advanced (Geavanceerd),
menu 6

B

Bluetooth-apparaat, radio 7

C

Computer Setup
(Computerinstellingen)
menu Advanced
(Geavanceerd) 6
menu File (Bestand) 4
menu Security
(Beveiliging) 5
menu Tools (Extra) 6
openen 2
standaardinstellingen
herstellen 3
Cursorbesturing 7

D

Drives, opstartvolgorde 6

E

Execution Disable 7

F

File (Bestand), menu 4

G

Geheugencontrole 6

I

Intel SpeedStep 7

L

LAN/WLAN-
overschakeling 7
LAN-energiebesparing 7

O

Opstartopties 6
Opstartvolgorde 6

P

Parallele poort, stand 7

S

Security (Beveiliging), menu 5
Serienummer, van computer 4
Setupprogramma
menu Advanced
(Geavanceerd) 6
menu File (Bestand) 4
menu Security
(Beveiliging) 5
menu Tools (Extra) 6
openen 2
standaardinstellingen
herstellen 3

SpeedStep-technologie 7

Standaardinstellingen
herstellen 3

Systeeminformatie 4

Systeemventilator 7

T

Taal, wijzigen
in Computer Setup
(Computerinstellingen) 6

Tools (Extra), menu 6

U

USB-ondersteuning
voor oudere systemen 7

V

Vaste schijf, test 6

W

Wachtwoorden 5

WLAN-apparaat, radio 7

© Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Microsoft en Windows zijn in de Verenigde Staten gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation. Bluetooth is een handelsmerk van de desbetreffende houder en wordt door Hewlett-Packard Company onder licentie gebruikt. Intel is een handelsmerk of een gedeponeerd een handelsmerk van Intel Corporation of haar dochtermaatschappijen in de Verenigde Staten en andere landen.

De informatie in deze documentatie kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. De enige garanties voor HP producten en diensten staan vermeld in de expliciete garantievoorwaarden bij de betreffende producten en diensten. Aan de informatie in deze handleiding kunnen geen aanvullende rechten worden ontleend. HP aanvaardt geen aansprakelijkheid voor technische fouten, drukfouten of weglatingen in deze publicatie.

Computer Setup

Eerste editie, mei 2005

Artikelnummer van document: 383705-331