

Computer Setup

Teilenummer des Dokuments: 383705-041

Mai 2005

Inhaltsverzeichnis

Computer Setup

Aufrufen von Computer Setup	2
Standardeinstellungen in Computer Setup	3
Menü „Datei“	4
Menü „Sicherheitsfunktionen“	5
Menü „Extras“	6
Menü „Erweiterung“	6

Index

Computer Setup

Computer Setup ist ein vorinstalliertes ROM-basiertes Utility, das selbst dann verwendet werden kann, wenn das Betriebssystem nicht reagiert oder sich nicht laden lässt. Funktioniert das Betriebssystem, wird es vom Computer nach Beenden von Computer Setup erneut gestartet.



Zeigergeräte werden in Computer Setup nicht unterstützt. Sie müssen zum Navigieren und Auswählen die Tastatur verwenden.



Eine über den USB-Anschluss verbundene externe Tastatur kann in Computer Setup nur verwendet werden, wenn die betriebssystemunabhängige USB-Unterstützung aktiviert ist.

Die Menütabelle weiter unten in diesem Handbuch bieten einen Überblick über die Optionen von Computer Setup.

Aufrufen von Computer Setup

Auf die Informationen und Einstellungen in Computer Setup können Sie über die Menüs *Datei*, *Sicherheitsfunktionen*, *Extras* oder *Erweiterung* zugreifen.

1. Rufen Sie Computer Setup auf, indem Sie den Computer einschalten oder neu starten und die Taste **F10** drücken, während die Meldung „F10 = ROM Based Setup“ unten links auf dem Display angezeigt wird.
 - Um die Sprache zu wechseln, drücken Sie die Taste **F2**.
 - Navigationsanleitungen erhalten Sie, indem Sie **F1** drücken.
 - Um zum Computer Setup Menü zurückzukehren, drücken Sie **Esc**.
2. Wählen Sie das Menü *Datei*, *Sicherheitsfunktionen*, *Extras*, oder *Erweiterung*.
3. Zum Beenden von Computer Setup wählen Sie eine der folgenden Vorgehensweisen:
 - Um Computer Setup zu verlassen ohne Ihre Einstellungen zu speichern, wählen Sie mithilfe der Pfeiltasten *Datei* > *Änderungen ignorieren und beenden*. Gehen Sie anhand der Anleitungen auf dem Display vor.
 - Um Computer Setup zu verlassen und Ihre Einstellungen zu speichern, wählen Sie mithilfe der Pfeiltasten *Datei* > *Änderungen speichern und beenden*. Gehen Sie anhand der Anleitungen auf dem Display vor.

Die Einstellungen werden beim Neustart des Computers wirksam.

Standardeinstellungen in Computer Setup

So stellen Sie in Computer Setup die Einstellungen wieder her, die bei der Auslieferung festgelegt waren:

1. Rufen Sie Computer Setup auf, indem Sie den Computer einschalten oder neu starten und die Taste **F10** drücken, während die Meldung „F10 = ROM Based Setup“ unten links auf dem Display angezeigt wird.
 - Um die Sprache zu wechseln, drücken Sie die Taste **F2**.
 - Navigationsanleitungen erhalten Sie, indem Sie **F1** drücken.
2. Wählen Sie mithilfe der Pfeiltasten *Datei > Standardeinstellungen wiederherstellen*, und drücken Sie dann die **Eingabetaste**.
3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen *Standardeinstellungen wiederherstellen*, und drücken Sie dann die **Eingabetaste**.
4. Um die Wiederherstellung zu bestätigen, drücken Sie die Taste **F10**.
5. Um Computer Setup zu verlassen und Ihre Einstellungen zu speichern, wählen Sie mithilfe der Pfeiltasten *Datei > Änderungen speichern und beenden*. Gehen Sie anhand der Anleitungen auf dem Display vor.

Die Einstellungen werden beim Neustart des Computers wirksam.





Ihre Einstellungen für Kennwörter und Sicherheit werden beim Wiederherstellen der Werkseinstellungen nicht verändert.

Menü „Datei“

Option	Aktion
Systeminformationen	<ul style="list-style-type: none">■ Anzeigen der Informationen zum Computer und den im System vorhandenen Akkus.■ Anzeigen der technischen Daten des Prozessors, der Kapazität von Cache und Speicher, der Version von Grafik- und Tastaturcontroller sowie von Informationen zum System-ROM.
Auf Diskette speichern	Speichern der Systemkonfiguration auf einer Diskette.
Von Diskette wiederherstellen	Wiederherstellen der Systemkonfiguration von einer Diskette.
Standardeinstellungen wiederherstellen	Ersetzen von Konfigurationseinstellungen in Computer Setup durch voreingestellte Standardwerte. (Einstellungen für Kennwörter und Sicherheit werden beim Wiederherstellen der Werkseinstellungen nicht verändert.)
Änderungen ignorieren und beenden	In der aktuellen Sitzung vorgenommene Änderungen werden nicht übernommen, das Programm wird beendet und der Computer neu gestartet.
Änderungen speichern und beenden	In der aktuellen Sitzung vorgenommene Änderungen werden gespeichert, das Programm wird beendet und der Computer neu gestartet. Die Änderungen werden beim Neustart des Computers wirksam.

Menü „Sicherheitsfunktionen“

Option	Aktion
Administratorkennwort	Eingeben, Ändern oder Löschen eines Administratorkennworts.
Kennwort für den Systemstart	Eingeben, Ändern oder Löschen eines Kennworts für den Systemstart.
Kennwortoptionen	<ul style="list-style-type: none">■ Aktivieren/Deaktivieren der hohen Sicherheit.■ Aktivieren/Deaktivieren der Kennwortanforderung beim Systemstart.
DriveLock-Kennwörter	<ul style="list-style-type: none">■ Aktivieren/Deaktivieren von DriveLock auf der/den Festplatte/n des Computers.■ Ändern des DriveLock Benutzer- oder Master-Kennworts. <p> Der Zugriff auf DriveLock Einstellungen ist nur möglich, wenn Sie Computer Setup beim Starten (nicht beim Neustarten) des Computers aufrufen.</p>
Smart Card-Sicherheit	Aktivieren/Deaktivieren der Unterstützung für Smart Card-Authentifizierung beim Systemstart. <p> Dieses Merkmal wird nur von Computern mit optionalen Smart Card-Lesegeräten unterstützt.</p>
Gerätesicherheit	<ul style="list-style-type: none">■ Aktivieren/Deaktivieren von Systemgeräten.■ Aktivieren/Deaktivieren von Booten von CD-ROM, Diskette und Netzwerkkarte.
System-IDs	Eingabe benutzerdefinierter System- und Eigentümermerkungen für den Computer.

Menü „Extras“

Option	Aktion
HDD-Selbsttestoptionen	Ausführen eines umfassenden Selbsttests für Festplatten im System.
Akkueinformationen	Anzeigen des Akkustatus.
Speicherprüfung	Umfassende Überprüfung des Systemspeichers.

Menü „Erweiterung“

Option	Aktion
Sprache (oder Drücken der Taste F2)	Ändern der Sprache von Computer Setup.
Start-Optionen	<ul style="list-style-type: none">■ Einstellen der F10- und F12-Verzögerung beim Systemstart.■ Aktivieren/Deaktivieren von MultiBoot. Richtet eine Bootreihenfolge ein, die die meisten Bootgeräte im System umfassen kann.■ Festlegen der Bootreihenfolge.

(wird fortgesetzt)

Option	Aktion
Geräteoptionen	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vertauschen der Funktionen der Fn-Taste und der linken Strg-Taste. ■ Aktivieren/Deaktivieren mehrerer Standard-Zeigergeräte beim Systemstart. (Um den Computer so einzurichten, dass beim Systemstart nur ein einziges Zeigergerät unterstützt wird - normalerweise nicht das Standard-Zeigergerät - wählen Sie <i>Deaktivieren</i>.) ■ Aktivieren/Deaktivieren der betriebssystem-unabhängigen USB-Unterstützung für eine USB-Tastatur, eine USB-Maus und USB-Hubs. <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Eine USB-Tastatur, eine USB-Maus und USB-Hubs arbeiten auch dann, wenn Windows nicht geladen ist. <input type="checkbox"/> Der Computer bootet von einer bootfähigen Festplatte, Diskette in einem Diskettenlaufwerk (bestimmte Modelle) oder optischen Disc in einem Laufwerk, das an den USB-Anschluss am Computer (bestimmte Modelle) oder an einem optionalen Dockingprodukt angeschlossen ist. ■ Auswählen eines Parallelanschluss-Modus: EPP (Enhanced Parallel Port; erweiterte parallele Schnittstelle), Standard, Bidirektional oder ECP (Enhanced Capabilities Port; Schnittstelle mit erweiterten Merkmalen). ■ Aktivieren/Deaktivieren der Intel SpeedStep-Technologie. ■ Aktivieren/Deaktivieren des Systemlüfters bei Anschluss an eine Netzsteckdose. ■ Aktivieren/Deaktivieren von Intel oder AMD PSAE Execution Disable (bestimmte Modelle). ■ Aktivieren/Deaktivieren von WLAN-Gerätefunk (bestimmte Modelle). ■ Aktivieren/Deaktivieren des integrierten Bluetooth-Gerätefunks (bestimmte Modelle). ■ Aktivieren/Deaktivieren der LAN-/WLAN-Umschaltung (bestimmte Modelle). ■ Aktivieren/Deaktivieren von LAN-Energiesparen (bestimmte Modelle).

Index

A

Akkuinformationen 6

B

Bluetooth-Gerätekombi 7

Bootoptionen 6

Bootreihenfolge 6

C

Computer Setup

 Datei, Menü 4

 Erweiterung, Menü 6

 Extras, Menü 6

 Sicherheitsfunktionen,
 Menü 5

 Wiederherstellen der
 Standardwerte 3

 Zugreifen auf 2

D

Datei, Menü 4

E

Erweiterung, Menü 6

Execution Disable 7

Extras, Menü 6

F

Festplattentest 6

I

Intel SpeedStep 7

K

Kennwörter 5

L

LAN-Energiesparen 7

Laufwerke, Bootreihenfolge 6

P

Parallelanschluss-Modus 7

S

Seriennummer, Computer 4

Setup Utility

 Datei, Menü 4

 Erweiterung, Menü 6

 Extras, Menü 6

 Sicherheitsfunktionen,
 Menü 5

 Wiederherstellen der
 Standardeinstellungen 3

 Zugreifen auf 2

Sicherheitsfunktionen, Menü 5
SpeedStep-Technologie 7
Speicherprüfung 6
Sprache, Ändern
 in Computer Setup 6
Standardeinstellungen
 wiederherstellen 3
Systeminformationen 4
Systemlüfter 7

U

Umschalten
 von LAN/WLAN 7
USB, betriebssystem-
 unabhängige
 Unterstützung 7

W

WLAN-Gerätefunk 7

Z

Zeigergeräte 7

© Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Microsoft und Windows sind in den USA eingetragene Marken der Microsoft Corporation. Bluetooth ist eine Marke ihres Eigentümers und wird von Hewlett-Packard Company in Lizenz verwendet. Intel ist eine Marke oder eingetragene Marke der Intel Corporation oder deren Tochtergesellschaften in den USA und anderen Ländern.

Hewlett-Packard („HP“) haftet nicht für technische oder redaktionelle Fehler oder Auslassungen in diesem Dokument. Ferner übernimmt sie keine Haftung für Schäden, die direkt oder indirekt auf die Bereitstellung, Leistung und Nutzung dieses Materials zurückzuführen sind. Die Haftung für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer fahrlässigen Pflichtverletzung durch HP oder einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen von HP beruhen, bleibt hierdurch unberührt. Ebenso bleibt hierdurch die Haftung für sonstige Schäden, die auf einer grob fahrlässigen Pflichtverletzung durch HP oder auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen von HP beruht, unberührt.

Inhaltliche Änderungen dieses Dokuments behalten wir uns ohne Ankündigung vor. Die Informationen in dieser Veröffentlichung werden ohne Gewähr für ihre Richtigkeit zur Verfügung gestellt. Insbesondere enthalten diese Informationen keinerlei zugesicherte Eigenschaften. Alle sich aus der Verwendung dieser Informationen ergebenden Risiken trägt der Benutzer.

Die Garantien für HP Produkte werden ausschließlich in der entsprechenden, zum Produkt gehörigen Garantieerklärung beschrieben. Aus dem vorliegenden Dokument sind keine weiter reichenden Garantieansprüche abzuleiten.

Computer Setup

Erste Ausgabe, Mai 2005

Teilenummer des Dokuments: 383705-041