

Computer Setup **(הגדרות המחשב)**

מק"ט: 383705-BB1

מאי 2005

תוכן עניינים

Computer Setup (הגדרות המחשב)

2	גישה לכלי העזר Computer Setup (הגדרות המחשב)
3	הגדרות ברירת המחדל של Computer Setup
4	תפריט File (קובץ)
5	תפריט אבטחה
6	תפריט Tools (כלים)
6	תפריט Advanced (מתקדם)

אינדקס

Computer Setup

(הגדרות המחשב)

כלי העזר Computer Setup (הגדרות המחשב) הוא כלי-עזר מבוסס ROM המותקן מראש במערכת, שניתן להשתמש בו גם כשמערכת ההפעלה אינה פועלת או אינה נטענת. אם מערכת ההפעלה פועלת, המחשב יפעיל אותה מחדש לאחר יציאה מ-Computer Setup.

התקני הצבעה אינם נתמכים ב-Computer Setup. עליך להשתמש במקלדת כדי לנווט בין האפשרויות השונות.



ניתן להשתמש במקלדת חיצונית, המחוברת באמצעות יציאת USB, רק אם הופעלה תמיכה בהתקני USB.



טבלאות התפריטים בהמשך מדריך זה מספקות סקירה על האפשרויות של Computer Setup (הגדרות המחשב).

גישה לכלי העזר Computer Setup (הגדרות המחשב)

ניתן לגשת למידע ולהגדרות ב-Computer Setup מתוך התפריטים File (קובץ), Security (אבטחה), Tools (כלים) ו-Advanced (מתקדם).

1. פתח את Computer Setup (הגדרות המחשב) על-ידי הדלקה או הפעלה מחדש של המחשב, והקשה על **f10** בזמן שההודעה F10=ROM Based Setup מוצגת בפינה השמאלית התחתונה של המסך.

לשינוי השפה, הקש **f2**.

להצגת נתוני ניווט, הקש **f1**.

כדי לחזור לתפריט הגדרות המחשב, הקש **esc**.

2. בחר בתפריט **File** (קובץ), **Security** (אבטחה), **Tools** (כלים) או **Advanced** (מתקדם).

3. כדי לצאת מכלי העזר Computer Setup, בחר באחת מהשיטות הבאות:

כדי לצאת מכלי העזר Computer Setup בלי לשמור את העדפותיכם, השתמש במקשי החצים כדי לבחור באפשרויות **File** (קובץ) < **Ignore Changes and Exit** (התעלמות משינויים ויציאה). בצע את ההוראות המוצגות על המסך.

כדי לשמור את העדפותיך ולצאת מכלי העזר Computer Setup, בחר באפשרויות **File** (קובץ) < **Save Changes and Exit** (שמירת שינויים ויציאה) באמצעות מקשי החצים. בצע את ההוראות המוצגות על המסך.

העדפותיך ייכנסו לתוקף לאחר שהמחשב יופעל מחדש.

הגדרות ברירת המחדל של Computer Setup

להחזרת כל ההגדרות לערכים שנקבעו על ידי היצרן:

1. פתח את Computer Setup (הגדרות המחשב) על-ידי הדלקה או הפעלה מחדש של המחשב, והקשה על **f10** בזמן שההודעה F10=ROM Based Setup מוצגת בפינה השמאלית התחתונה של המסך.
 - לשינוי השפה, הקש **f2**.
 - להצגת נתוני ניווט, הקש **f1**.
2. השתמש במקשי החצים כדי לבחור **File** (קובץ) < **Restore defaults** (שחזור הגדרות ברירת מחדל), ולאחר מכן הקש **enter**.
3. בחר בתיבת הסימון **Restore Defaults** (שחזר הגדרות ברירת מחדל) ולאחר מכן הקש **enter**.
4. לאישור הבחירה, הקש **f10**.
5. כדי לשמור את העדפויותך ולצאת מכלי העזר Computer Setup, בחר באפשרויות **File** (קובץ) < **Save Changes and Exit** (שמירת שינויים ויציאה) באמצעות מקשי החצים. בצע את ההוראות המוצגות על המסך.
העדפויותך ייכנסו לתוקף לאחר שהמחשב יופעל מחדש.



הגדרות הקשורות לסיסמאות ולאבטחה לא משתנות בעת שחזור הגדרות ברירת המחדל של היצרן.



תפריט File (קובץ)

בחר	כדי לבצע את הפעולות הבאות
System information (מידע מערכת)	■ הצגת נתוני זיהוי של המחשב וערכת הסוללות המותקנת במחשב.
	■ הצגת מידע על מפרטי המעבד, נפח זיכרון המטמון והזיכרון, מהדורת הצג, גרסת בקר המקלדת וזיכרון ROM של המערכת.
Save to floppy (שמור לתקליטון)	שמירת הגדרות התצורה של המערכת לתקליטון.
Restore from floppy (שחזור מתקליטון)	שחזור הגדרות התצורה של המערכת מתקליטון.
Restore defaults (שחזר הגדרות ברירת מחדל)	החלפת הגדרות התצורה שנבחרו ב-Computer Setup בהגדרות ברירת המחדל של היצרן. (הגדרות הקשורות לסימאות ולאבטחה לא משתנות בעת שחזור הגדרות ברירת המחדל של היצרן).
Ignore changes and exit (התעלמות משינויים ויציאה)	ביטול שינויים שבוצעו במהלך ההפעלה הנוכחית. לאחר מכן יציאה והפעלה מחדש של המחשב.
Save changes and exit (שמירת שינויים ויציאה)	שמירת שינויים שבוצעו במהלך ההפעלה הנוכחית. לאחר מכן יציאה והפעלה מחדש של המחשב. השינויים שביצעת ייכנסו לתוקף לאחר שהמחשב יופעל מחדש.

תפריט אבטחה

כדי לבצע את הפעולות הבאות	בחר
הזנה, שינוי או מחיקה של סיסמת מנהל מערכת.	Administrator password (סיסמת מנהל מערכת)
הזנה, שינוי או מחיקה של סיסמת הפעלה.	Power-On password (סיסמת הפעלה)
<ul style="list-style-type: none"> ■ הפעלה/השבתה של אבטחה מחמירה. ■ הפעלה/השבתה של דרישה לסיסמאות בזמן הפעלה מחדש של המחשב. 	Password options (אפשרויות סיסמה)
<ul style="list-style-type: none"> ■ הפעלה/השבתה של DriveLock בדיסקים הקשיחים של המחשב. ■ שינוי משתמש DriveLock או סיסמת המאסטר. 	DriveLock passwords (סיסמאות DriveLock)
<p> ניתן לגשת להגדרות DriveLock רק עם הכניסה ל"הגדרות המחשב" בזמן הדלקת המחשב (ולא הפעלתו מחדש).</p>	
<p>הפעלה/השבתה של תמיכה באימות כרטיס חכם בזמן ההפעלה.</p> <p> תכונה זו נתמכת רק במחשבים בעלי קוראי כרטיסים חכמים אופציונליים.</p>	Smart Card Security (אבטחת כרטיס חכם)
<ul style="list-style-type: none"> ■ הפעלה/השבתה של התקני מערכת. ■ הפעלה/השבתה של תקליטור, תקליטון והתקן NICboot. 	Device security (אבטחת התקנים)
הזנת תגית נכס ובעלות של המחשב, המוגדרת על-ידי המשתמש.	System Ids (זיהוי מערכת)

תפריט Tools (כלים)

בחר	כדי לבצע את הפעולות הבאות
HDD Self Test options (אפשרויות בדיקה עצמית של הדיסק הקשיח)	הפעלת בדיקה עצמית מקיפה לדיסק הקשיח.
Battery Information (מידע סוללה)	הצגת מידע על מצב הסוללה.
Memory Check (בדיקת זיכרון)	ביצוע בדיקה מקיפה של זיכרון המערכת.

תפריט Advanced (מתקדם)

בחר	כדי לבצע את הפעולות הבאות
שפה (או הקש f2)	שינוי השפה של כלי העזר Computer Setup.
Boot options (אפשרויות אתחול)	■ הגדרת השתיה של f10 ו-f12 בעת אתחול המחשב.
	■ הפעלה/השבתה של MultiBoot, הקובע סדר אתחול שיכול לכלול את רוב התקני האתחול במערכת.
	■ קביעת סדר האתחול.

(המשך)

כדי לבצע את הפעולות הבאות	בחר
<ul style="list-style-type: none"> ■ החלפת פעולת מקש fn ומקש ctrl השמאלי. 	Device options (אפשרויות התקנים)
<ul style="list-style-type: none"> ■ הפעלה והשבתה של התקני הצבעה סטנדרטיים רבים בזמן האתחול. (כדי להגדיר את המחשב כך שיתמוך בהתקן הצבעה אחד בלבד, בדרך כלל לא סטנדרטי, בזמן האתחול, בחר באפשרות 'השבת'). 	
<ul style="list-style-type: none"> ■ הפעלה/השבתה של תמיכת USB במקלדת, עכבר ורכזת USB. <input type="checkbox"/> מקלדת, עכבר ורכזת USB פועלים גם כשמערכת ההפעלה חלונות אינה נטענת. 	
<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> המחשב מופעל מדיסק קשיח המשמש לאתחול, מתקליטון, מתקליטון של כונן תקליטונים (בדגמים נבחרים בלבד), או מדיסק אופטי שהוכנס לכונן המחובר למחשב באמצעות יציאת USB (בדגמים נבחרים בלבד) או בהתקן עגינה אופציונלי. 	
<ul style="list-style-type: none"> ■ בחירת מצב יציאה מקבילית: EPP (Enhanced Parallel Port), רגיל, דו-כיווני או ECP (Enhanced Capabilities Port). 	
<ul style="list-style-type: none"> ■ הפעלה אוטומטית/השבתה של Intel SpeedStep Technology. 	
<ul style="list-style-type: none"> ■ הפעלה/השבתה של מאוורר המערכת כאשר המחשב מחובר לשקע ז"ח. 	
<ul style="list-style-type: none"> ■ הפעלה/השבתה של Intel או של AMD PSAA Execution Disable (בדגמים נבחרים בלבד). 	
<ul style="list-style-type: none"> ■ הפעלה/השבתה של WLAN Device Radio (בדגמים נבחרים בלבד). 	
<ul style="list-style-type: none"> ■ הפעלה/השבתה של Bluetooth Device Radio מוטבע (בדגמים נבחרים בלבד). 	
<ul style="list-style-type: none"> ■ הפעלה/השבתה של מיתוג LAN/WLAN (בדגמים נבחרים בלבד). 	
<ul style="list-style-type: none"> ■ הפעלה/השבתה של מיתוג LAN Power Save (בדגמים נבחרים בלבד). 	

אינדקס

ת	א
7 תמיכה ב-USB	אפשרויות אתחול 6
5 תפריט אבטחה	ב
6 תפריט Tools (כלים)	בדיקת דיסק קשיח 6
6 תפריט Advanced (מתקדם)	בדיקת זיכרון 6
4 תפריט File (קובץ)	ה
B	התקני הצבעה 7
7 Bluetooth Device Radio	כ
C	כוננים, סדר אתחול 6
Computer Setup (הגדרות המחשב)	כלי העזר Setup
2 גישה	גישה 2
3 שחזור ברירות מחדל	שחזור ברירות מחדל 3
Advanced תפריט (מתקדם)	תפריט Advanced (מתקדם) 6
4 תפריט File (קובץ)	תפריט File (קובץ) 4
5 תפריט Security (אבטחה)	תפריט Security (אבטחה) 5
6 תפריט Tools (כלים)	תפריט Tools (כלים) 6
E	מ
7 Execution Disable	מאורר המערכת 7
I	מיתוג LAN/WLAN 7
7 Intel SpeedStep	מספר סידורי, מחשב 4
L	מצב יציאה מקבילי 7
7 LAN Power Save	ס
S	סדר אתחול 6
7 SpeedStep Technology	סיסמאות 5
מידע System information (מידע מערכת) 4	פ
W	פרטי סוללה 6
7 WLAN Device Radio	ש
	שחזור הגדרות ברירת מחדל 3
	שפה, שינוי בהגדרות המחשב 6

© 2005. כל הזכויות שמורות לחברת Hewlett-Packard Development, L.P.

Microsoft ו-Windows הם סימנים מסחריים רשומים של חברת מיקרוסופט. Bluetooth הוא סימן מסחרי הנמצא בבעלות בעליו וחברת Hewlett-Packard משתמשת בו ברישיון. Intel הוא סימן מסחרי או סימן מסחרי רשום של חברת Intel Corporation או של חברות הבת שלה בארצות הברית ובמדינות אחרות.

המידע הנכלל במסמך זה נתון לשינויים ללא הודעה מוקדמת. האחריות הבלעדית למוצרי HP ולשירותיה מפורטת במפורש בכתבי האחריות הנלווים למוצרים ושירותים אלה. אין להבין מתוך הכתוב לעיל כי תחול על המוצר אחריות נוספת כלשהי. חברת HP לא תישא באחריות לשגיאות טכניות או לשגיאות עריכה או להשמטות הכלולות במסמך זה.

Computer Setup (הגדרות המחשב)

מהדורה ראשונה: מאי 2005

מק"ט: 383705-BB1