

Utilitário de Configuração do Computador

Número de Peça: 383705-201

Maio de 2005

Sumário

Utilitário de Configuração do Computador

Acesso ao Utilitário de Configuração do Computador	2
Padrões do Utilitário de Configuração do Computador	3
Menu Arquivo	4
Menu Segurança	5
Menu Ferramentas	6
Menu Avançado	6

Índice

Utilitário de Configuração do Computador

O utilitário de Configuração do Computador vem pré-instalado com base em memória ROM e pode ser utilizado mesmo quando o sistema operacional não está funcionando ou não será carregado. Se o sistema operacional estiver funcionando, o computador o reiniciará depois que você sair do utilitário de Configuração do Computador.



Dispositivos apontadores não são suportados pelo utilitário de Configuração do Computador. O teclado deve ser utilizado para navegação e seleções.



Um teclado externo conectado via USB poderá ser utilizado com o utilitário de Configuração do Computador apenas se o suporte de herança USB estiver ativado.

As tabelas de menu apresentadas posteriormente neste guia fornecem uma visão geral das opções do utilitário de Configuração do Computador.

Acesso ao Utilitário de Configuração do Computador

As informações e as configurações desse utilitário são acessadas nos menus Arquivo, Segurança, Ferramentas e Avançado.

1. Para abrir o utilitário de Configuração do Computador, ligue ou reinicie o computador e, em seguida, pressione **F10** enquanto a mensagem “F10 = ROM Based Setup” estiver sendo exibida no canto inferior esquerdo da tela.
 - ❑ Para alterar o idioma, pressione a tecla **F2**.
 - ❑ Para visualizar informações sobre navegação, pressione a tecla **F1**.
 - ❑ Para retornar ao menu do utilitário de Configuração do Computador, pressione a tecla **Esc**.
2. Selecione o menu **Arquivo, Segurança, Ferramentas** ou **Avançado**.
3. Para sair do utilitário de Configuração do Computador, escolha um dos métodos a seguir:
 - ❑ Para sair do utilitário sem salvar suas preferências, use as teclas de seta para selecionar **Arquivo > Ignorar Alterações e Sair**. Em seguida, siga as instruções apresentadas na tela.
 - ❑ Para salvar suas preferências e sair do utilitário de Configuração do Computador, utilize as teclas de seta para selecionar **Arquivo > Salvar Alterações e Sair**. Em seguida, siga as instruções apresentadas na tela.

Suas preferências serão efetivadas quando o computador for reiniciado.

Padrões do Utilitário de Configuração do Computador

Para restaurar todas as configurações do utilitário de Configuração do Computador aos valores predeterminados:

1. Abra o utilitário de Configuração do Computador, ligando ou reiniciando o computador, e pressione **F10** enquanto a mensagem “F10 = ROM Based Setup” estiver sendo exibida no canto inferior esquerdo da tela.
 - ❑ Para alterar o idioma, pressione a tecla **F2**.
 - ❑ Para visualizar informações sobre navegação, pressione a tecla **F1**.
2. Utilize as teclas de seta para selecionar **Arquivo > Restaurar padrões** e, em seguida, pressione **Enter**.
3. Marque a caixa de seleção **Restaurar padrões** e pressione **Enter**.
4. Para confirmar a restauração, pressione a tecla **F10**.
5. Para salvar suas preferências e sair do utilitário de Configuração do Computador, utilize as teclas de seta para selecionar **Arquivo > Salvar Alterações e Sair**. Em seguida, siga as instruções apresentadas na tela.

Suas preferências serão efetivadas quando o computador for reiniciado.





As configurações relacionadas à senha e à segurança não são alteradas quando você restaura as configurações predeterminadas.

Menu Arquivo

Selecione	Para Fazer Isto
Informações sobre o sistema	<ul style="list-style-type: none">■ Visualizar informações sobre o computador e as baterias no sistema.■ Visualizar informações de especificação do processador, tamanho do cache e da memória, revisão de vídeo, versão do controlador do teclado e ROM do sistema.
Salvar em disquete	Salvar as configurações do sistema em um disquete.
Restaurar a partir do disquete	Restaurar as configurações do sistema a partir de um disquete.
Restaurar padrões	Substituir as definições do utilitário de Configuração do Computador pelas definições predeterminadas. (Configurações relacionadas à senha e à segurança não são alteradas quando você restaura as configurações predeterminadas.)
Ignorar alterações e sair	Cancelar as alterações inseridas durante a seção atual e, em seguida, sair e reiniciar o computador.
Salvar as alterações e sair	Salvar as alterações inseridas durante a seção atual e, em seguida, sair e reiniciar o computador. Suas alterações serão efetivadas quando o computador for reiniciado.

Menu Segurança

Selecione	Para Fazer Isto
Senha do administrador	Digitar, alterar ou excluir uma senha de administrador.
Senha de ativação	Digitar, alterar ou excluir uma senha de inicialização.
Opções de senha	<ul style="list-style-type: none">■ Ativar/desativar segurança estrita.■ Ativar/desativar a solicitação de senha ao reinicializar o computador.
Senhas do DriveLock	<ul style="list-style-type: none">■ Ativar/desativar o DriveLock no(s) disco(s) rígido(s) do computador.■ Alterar uma senha de usuário do DriveLock ou uma senha mestre. <p> As configurações do DriveLock podem ser acessadas somente quando você entra no utilitário de Configuração do Computador ligando (e não reiniciando) o computador.</p>
Segurança do Smart Card	<p>Ativar/desativar o suporte para a autenticação do smart card na inicialização.</p> <p> Esse recurso é suportado apenas em computadores que contam com leitores de smart card opcionais.</p>
Segurança do dispositivo	<ul style="list-style-type: none">■ Ativar/desativar os dispositivos do sistema.■ Ativar/desativar o CD-ROM, a unidade de disquete e o dispositivo de inicialização do NIC.
Identificações do sistema	Inserir equipamento de computador definido pelo usuário e identificação de propriedade.

Menu Ferramentas

Selecione	Para Fazer Isto
Opções de Teste Automático de HDD	Executar um teste automático abrangente em qualquer unidade de disco rígido no sistema.
Status da Bateria	Visualizar informações sobre o status da bateria.
Verificação de Memória	Executar uma verificação abrangente da memória do sistema.

Menu Avançado

Selecione	Para Fazer Isto
Idioma (ou pressione a tecla F2)	Alterar o idioma do utilitário de Configuração do Computador.
Opções de inicialização	<ul style="list-style-type: none">■ Define o atraso das teclas F10 e F12 ao inicializar.■ Ativar/desativar a Multinicialização, que define uma seqüência de inicialização que pode incluir os dispositivos mais inicializáveis do sistema.■ Definir a ordem de inicialização.

(Continua)

Selecione	Para Fazer Isto
Opções de dispositivo	<ul style="list-style-type: none"> ■ Alterar as funções das teclas fn e Ctrl à esquerda. ■ Ativar/desativar vários dispositivos apontadores padrão na inicialização. (Para configurar o computador de forma que ele suporte apenas um dispositivo apontador na inicialização, em geral não padrão, selecione Desativar.) ■ Ativar/desativar o suporte USB de herança para o teclado, o mouse e o hub USB. <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> O teclado, o mouse e o hub USB funcionarão mesmo quando um sistema operacional Windows não tiver sido carregado. <input type="checkbox"/> O computador é iniciado de um disco rígido de inicialização, de uma unidade de disquete (apenas em alguns modelos) ou de um disco óptico inserido em uma unidade conectada por uma porta USB ao computador (apenas em alguns modelos) ou a um dispositivo de acoplamento opcional. ■ Selecionar um modo de porta paralela: EPP (Porta Paralela Aperfeiçoada), padrão, bidirecional ou ECP (Porta de Capacidades Aperfeiçoada). ■ Automatizar/desativar a Tecnologia Intel SpeedStep. ■ Ativar/desativar ventilador do sistema quando conectado a uma tomada de CA. ■ Ativar/desativar Intel ou a Desativação da Execução do AMD PSAE (apenas em alguns modelos). ■ Ativar/desativar a Opção de Dispositivo WLAN (apenas em alguns modelos). ■ Ativar/desativar Opção de Dispositivo Bluetooth interno (apenas em alguns modelos). ■ Ativar/desativar o comutador de LAN/WLAN (apenas em alguns modelos). ■ Ativar/desativar a Economia de Energia de LAN (apenas em alguns modelos).

Índice

C

computador de LAN/WLAN 7

D

dispositivos apontadores 7

E

Economia de Energia de
LAN 7

Execução Desativada 7

I

idioma, alteração no utilitário
de Configuração do
Computador 6

Informações sobre a bateria 6

informações sobre o sistema 4

Intel SpeedStep 7

M

menu Arquivo 4

menu Avançado 6

menu Ferramentas 6

menu Segurança 5

modo de porta paralela 7

N

número de série, computador 4

O

Opção de Dispositivo
Bluetooth 7

Opção de Dispositivo
WLAN 7

opções de inicialização 6
ordem de inicialização 6

R

restauração de padrões 3

S

senhas 5

suporte de herança USB 7

T

Tecnologia SpeedStep 7

teste da unidade de disco
rígido 6

U

unidades, ordem de
inicialização 6

utilitário de Configuração
acesso 2

menu Arquivo 4

menu Avançado 6

menu Ferramentas 6

menu Segurança 5

restauração das
configurações padrão 3
Utilitário de Configuração do
Computador
acesso 2
menu Arquivo 4
menu Avançado 6
menu Ferramentas 6
menu Segurança 5
restauração de padrões 3

V

ventoinha do sistema 7
verificação da memória 6

© Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Microsoft® e Windows® são marcas registradas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos. Bluetooth é uma marca comercial de seu proprietário, utilizada pela Hewlett-Packard Company conforme licença. Intel é uma marca comercial ou marca registrada da Intel Corporation ou de suas subsidiárias nos Estados Unidos e em outros países.

As informações aqui contidas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As garantias para os produtos e serviços da Hewlett-Packard Company estão indicadas nas declarações de garantia limitada que acompanham esses produtos e serviços. Nenhuma informação contida neste documento deve ser interpretada como garantia posterior ou adicional. A HP não será responsável por erros técnicos ou editoriais, ou por omissões contidas aqui.

Utilitário de Configuração do Computador

Primeira Edição: Maio de 2005

Número de Peça: 383705-201