

# **Computer Setup**

Št. dela dokumenta: 383705-BA1

Maj 2005

---

# **Vsebina**

## **Program Computer Setup**

Zagon programa Computer Setup .....	2
Privzete nastavitev programa Computer Setup .....	3
Meni «File» (Datoteka) .....	4
Meni «Security» (Varnost) .....	5
Meni «Tools».....	6
Meni «Advanced» .....	6

## **Stvarno kazalo**

---

# **Program Computer Setup**

Program Computer Setup je vnaprej nameščen v pomnilniku ROM prenosnega računalnika, uporabite pa ga lahko tudi takrat, ko operacijski sistem ne deluje ali ga ni mogoče naložiti. Če operacijski sistem deluje, ga bo računalnik znova zagnal, ko končate program Computer Setup.



V programu Computer Setup ne morete uporabljati kazalnih naprav. Za izbiro možnosti in premikanje po programu morate uporabiti tipkovnico.

---



Zunanjo tipkovnico, priključeno na vrata USB, lahko v programu Computer Setup uporabite samo, če je omogočena podpora za podedovane naprave USB.

---

V tabelah v nadaljevanju tega priročnika si lahko ogledate pregled možnosti programa Computer Setup.

---

## Zagon programa Computer Setup

Do informacij in nastavitev programa Computer Setup lahko dostopate z meniji File, Security, Tools in Advanced.

1. Program Computer Setup zaženete tako, da vklopite ali znova zaženete računalnik, in ko se v levem spodnjem kotu zaslona prikaže sporočilo «F10 = ROM Based Setup», pritisnete tipko **f10**.
  - Če želite spremeniti jezik, pritisnite **f2**.
  - Če potrebujete pomoč pri krmarjenju po programu, pritisnite **f1**.
  - V meni programa se vrnete s pritiskom tipke **esc**.
2. Izberite meni **File**, **Security**, **Tools** ali **Advanced**.
3. Computer Setup končate z enim od teh postopkov:
  - Če ga želite zapreti brez spremicanja nastavitev, s puščičnimi tipkami izberite **File > Ignore Changes and Exit**. Sledite navodilom, prikazanim na zaslonu.
  - Če želite shraniti nastavitve in zapustiti program Computer Setup, s puščičnimi tipkami izberite **File > Save Changes and Exit**. Sledite navodilom, prikazanim na zaslonu.

Nastavite bodo začele veljati po vnovičnem zagonu računalnika.

---

## **Privzete nastavitev programa Computer Setup**

Če želite vse nastavitev v programu Computer Setup obnoviti na tovarniške vrednosti, uporabite naslednji postopek:

1. Program Computer Setup zaženete tako, da vklopite ali znova zaženete računalnik, in ko se v levem spodnjem kotu zaslona prikaže sporočilo «F10 = ROM Based Setup», pritisnite tipko **f10**.
  - Če želite spremeniti jezik, pritisnite **f2**.
  - Če potrebujete pomoč pri krmarjenju po programu, pritisnite **f1**.
2. S puščičnimi tipkami izberite možnost **File > Restore defaults** in pritisnite **enter**.
3. Izberite potrditveno polje **Restore defaults** in pritisnite **enter**.
4. Obnovitev potrdite s tipko **f10**.
5. Če želite shraniti nastavitev in zapustiti program Computer Setup, s puščičnimi tipkami izberite **File > Save Changes and Exit**. Sledite navodilom, prikazanim na zaslonu.

Nastavitev bodo začele veljati po vnovičnem zagonu računalnika.



Varnostne nastavitev in nastavitev gesel se ne spremeniijo, ko ponastavite privzete tovarniške nastavitev.

---

---

## Meni «File» (Datoteka)

Izberite	Če želite
System information (Informacije o sistemu)	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Prikazati identifikacijske informacije računalnika ali akumulatorjev, ki so v sistemu.</li><li>■ Prikazati informacije o procesorju, velikosti pomnilnika in predpomnilnika, različici grafične kartice in krmilnika tipkovnice ter sistemskem ROM-u.</li></ul>
Save to Floppy (Shrani na disketo)	Shraniti nastavitev sistemske konfiguracije na disketo.
Restore from Floppy (Obnovi z diskete)	Obnoviti nastavitev sistemske konfiguracije z diskete.
Restore defaults (Obnovi privzete nastavite)	Zamenjati trenutne konfiguracijske nastavite s tovarniško privzetimi vrednostmi. (Varnostne nastavite in nastavite gesel se ne spremenijo, ko obnovite privzete tovarniške nastavite.)
Ignore changes and exit (Razveljavji spremembe in končaj)	Razveljaviti morebitne spremembe, narejene pri tej uporabi programa, končati program in znova zagnati računalnik.
Save changes and exit (Shrani spremembe in končaj)	Shraniti spremembe, narejene pri tej uporabi programa, končati program in znova zagnati računalnik. Spremembe bodo začele veljati po vnovičnem zagonu računalnika.

## Meni «Security» (Varnost)

Izberite	Če želite
Administrator password (Skrbniško geslo)	Vnesti, spremeniti ali izbrisati skrbniško geslo.
Power-On password (Geslo za vklop)	Vnesti, spremeniti ali izbrisati geslo za vklop.
Password options (Možnosti za gesla)	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Omogočiti/onemogočiti stroge varnostne zahteve.</li><li>■ Omogočiti/onemogočiti zahtevo za geslo pri vnovičnem zagonu računalniku.</li></ul>
DriveLock passwords (Gesla funkcije DriveLock)	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Omogočiti/onemogočiti funkcijo «DriveLock» za trde diske računalnika.</li><li>■ Spremeniti uporabniško ali glavno geslo za «DriveLock».</li></ul> <p> Nastavitev za DriveLock so dostopne samo, kadar program «Computer Setup» zaženete takoj po vklopu (ne po ponovnem zagonu) računalnika.</p>
Smart card security (Varnost s pametnimi karticami)	Omogočiti/onemogočiti podporo za preverjanje pristnosti s pametnimi karticami pri vklopu računalnika.
	<p> To funkcijo podpirajo samo računalniki z brašniki pametnih kartic.</p>
Device security (Varnost naprav)	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Omogočiti/onemogočiti sistemske naprave.</li><li>■ Omogočiti/onemogočiti zagon s CD-ROM-a, diskete ali omrežne zagonске naprave.</li></ul>
System IDs (Sistemski ID-ji)	Vnesti označe sredstva računalnika in označe o lastništvu.

## Meni «Tools» (Orodja)

Izberite	Če želite
HDD Self Test Options (Možnosti za samopreskus trdega diska)	Izvesti izčrpen samopreskus kateregakoli trdega diska v sistemu.
Battery Information (Informacije o akumulatorju)	Prikazati informacije o stanju akumulatorja.
Memory Check (Pregled pomnilnika)	Izvesti izčrpen pregled sistemskega pomnilnika.

## Meni «Advanced» (Dodatno)

Izberite	Če želite
Language (Jezik) (ali pritisnite f2)	Spremeniti jezik programa Computer Setup.
Boot options (Možnosti zagona)	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Nastaviti zakasnitev za pritisk tipk f10 in f12 pri zagonu.</li><li>■ Omogočiti/onemogočiti funkcijo MultiBoot za nastavitev zagonskega zaporedja, ki lahko obsega večino zagonskih naprav v računalniku.</li><li>■ Nastaviti zagonsko zaporedje.</li><li>■ Zamenjati funkcije tipke fn in leve tipke ctrl.</li><li>■ Omogočiti/onemogočiti več standardnih kazalnih naprav ob zagonu. (Če želite računalnik nastaviti, tako da bo ob zagonu podpiral samo eno, ponavadi nestandardno kazalno napravo, izberite možnost <b>Disable</b>.)</li></ul>

(se nadaljuje)

---

Izberite	Če želite
Device Options (Možnosti naprav)	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Omogočiti/onemogočiti podporo USB za podedovane naprave za tipkovnico, miško ali zvezdišče USB.<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> tipkovnice, miške in zvezdišče USB delujejo tudi če operacijski sistem Windows ni nałożen;</li><li><input type="checkbox"/> Računalnik se zažene z zagonskega trdega diska, diskete v disketnem pogonu (samo nekateri modeli), optičnega diska v pogonu, priključenem na vrata USB na računalniku (samo nekateri modeli) ali dodatni razširitveni napravi.</li></ul></li><li>■ Izbrati način delovanja vzporednih vrat: EPP (Enhanced Parallel Port), standardni, dvosmerni ali ECP (Enhanced Capabilities Port).</li><li>■ Samodejna/onemogočena tehnologija Intel SpeedStep.</li><li>■ Omogočiti/onemogočiti ventilator sistema, ko je računalnik priključen na zidno vtičnico.</li><li>■ Omogočiti/onemogočiti funkcijo Intel ali AMD PSAE Execution Disable (samo nekateri modeli).</li><li>■ Omogočiti/onemogočiti radijski modul brezžične omrežne naprave (samo nekateri modeli).</li><li>■ Omogočiti/onemogočiti radijski modul naprave Bluetooth (samo nekateri modeli).</li><li>■ Omogočiti/onemogočiti preklapljanje med žičnim in brezžičnim omrežnim vmesnikom (samo nekateri modeli).</li><li>■ Omogočiti/onemogočiti varčevanje z energijo žičnega omrežnega vmesnika (samo nekateri modeli).</li></ul>

---

---

# **Stvarno kazalo**

## **A**

Advanced, meni 6

## **C**

Computer Setup  
    Advanced, meni 6  
    dostop do 2  
    File, meni 4  
    obnova privzetih  
        nastavitev 3  
    Security, meni 5  
    Tools, meni 6

## **E**

Execution Disable 7

## **F**

File, meni 4

## **G**

gesla 5

## **I**

Intel SpeedStep 7

## **J**

jezik, izbiranje v programu  
    Computer Setup 6

## **K**

kazalne naprave 6

## **M**

možnosti zagona 6

## **N**

način delovanja vzporednih  
    vrat 7

## **O**

obnova privzetih nastavitev 3

## **P**

podatki o akumulatorju 6  
pogoni, zagonsko zaporedje 6  
preklapljanje med krajevnim  
    omrežjem in brezščinim  
    krajevnim omrežjem 7  
preskus trdega diska 6  
preverjanje pomnilnika 6  
program Setup

    Advanced, meni 6

    dostop do 2

    File, meni 4

    privzete nastavitev,  
        obnavljanje 3

    Security, meni 5

    Tools, meni 6

---

**R**

radijski modul brezžične  
omrežne naprave 7  
radijski modul naprave  
Bluetooth 7

**S**

Security, meni 5  
serijska številka računalnika 4  
sistemske informacije 4  
sistemski ventilator 7

**T**

tehnologija SpeedStep 7  
Tools, meni 6

**U**

USB, podpora za podedovane  
naprave 7

**V**

varčevanje z energijo žičnega  
omrežnega vmesnika 7

**Z**

zagonsko zaporedje 6

© Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Microsoft in Windows sta zaščiteni blagovni znamke družbe Microsoft Corporation v ZDA. Bluetooth je blagovna znamka njenega lastnika, ki jo na podlagi licence uporablja družba Hewlett-Packard Company. Intel je blagovna znamka ALI zaščitena blagovna znamka družbe Intel Corporation ali njenih podružnic v ZDA in drugih državah.

Informacije v tem priročniku se lahko spremenijo brez poprejšnjega obvestila. Edine garancije za HP-jeve izdelke oziroma storitve so navedene v izrecnih izjavah o jamstvu, priloženih tem izdelkom oziroma storitvam. Noben del tega dokumenta se ne sme razlagati kot dodatno jamstvo. HP ni odgovoren za tehnične ali uredniške napake ali pomanjkljivosti v tem dokumentu.

Computer Setup  
Prva izdaja Maj 2005  
Št. dela dokumenta: 383705-BA1