

# **Computer Setup**

Número de parte del documento: 383705-161

Mayo de 2005

---

# Contenido

## Computer Setup

Acceso a la utilidad Computer Setup .....	2
Valores predeterminados de la utilidad Computer Setup .....	3
Menú Archivo .....	4
Menú Seguridad .....	5
Menú Herramientas .....	6
Menú Opciones avanzadas .....	6

## Indice

---

# Computer Setup

La utilidad Computer Setup es una utilidad preinstalada basada en ROM que se puede usar incluso cuando el sistema operativo no está funcionando o cuando no se puede cargar. Si el sistema operativo está funcionando, la computadora lo reinicia luego de salir de la utilidad Computer Setup.



Los dispositivos señaladores no están admitidos en la utilidad Computer Setup. Debe utilizar el teclado para navegar y realizar selecciones.



Sólo se puede usar un teclado externo conectado mediante USB con la utilidad Computer Setup si el soporte heredado para USB está activado.

---

Las tablas de menús, que aparecen posteriormente en este capítulo, proporcionan información general acerca de las opciones de la utilidad Computer Setup.

---

## Acceso a la utilidad Computer Setup

Se puede obtener acceso a la información y a los parámetros de Computer Setup desde los menús Archivo, Seguridad, Herramientas y Opciones avanzadas.

1. Abra la utilidad Computer Setup encendiendo o reiniciando la computadora y luego presione **F10** mientras aparece el mensaje “F10 = ROM Based Setup” en el ángulo inferior izquierdo de la pantalla.
  - ❑ Para cambiar el idioma, presione **F2**.
  - ❑ Para visualizar información acerca de la navegación, presione **F1**.
  - ❑ Para volver al menú Computer Setup, presione la tecla **Esc**.
2. Seleccione el menú **Archivo, Seguridad, Herramientas u Opciones avanzadas**.
3. Para salir de la utilidad Computer Setup, utilice uno de los siguientes métodos:
  - ❑ Para salir de la utilidad Computer Setup sin guardar las preferencias, use las teclas de flecha para seleccionar **Archivo > Omitir cambios y salir**. Luego, siga las instrucciones que aparecen en pantalla.
  - ❑ Para guardar las preferencias y salir de la utilidad Computer Setup, use las teclas de flecha para seleccionar **Archivo > Guardar cambios y salir**. Luego, siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

Las preferencias entran en vigencia cuando se reinicia la computadora.

---

## Valores predeterminados de la utilidad Computer Setup

Para volver todos los parámetros de Computer Setup a los valores configurados de fábrica:

1. Abra la utilidad Computer Setup encendiendo o reiniciando la computadora y luego presione **F10** mientras aparece el mensaje “F10 = ROM Based Setup” en el ángulo inferior izquierdo de la pantalla.
  - Para cambiar el idioma, presione **F2**.
  - Para visualizar información acerca de la navegación, presione **F1**.
2. Use las teclas de flecha para seleccionar **Archivo > Restaurar valores predeterminados** y luego presione **Intro**.
3. Seleccione la casilla de verificación **Restaurar valores predeterminados** y luego presione **Intro**.
4. Para confirmar la restauración, presione **F10**.
5. Para guardar las preferencias y salir de la utilidad Computer Setup, use las teclas de flecha para seleccionar **Archivo > Guardar cambios y salir**. Luego, siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

Las preferencias entran en vigencia cuando se reinicia la computadora.



La configuración relacionada con la contraseña y la seguridad no se modifican cuando restaura los valores predeterminados de fábrica.

---

---

## Menú Archivo

Seleccione	Para
Información del sistema	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Ver información de identificación acerca de la computadora y de los paquetes de baterías del sistema.</li><li>■ Ver información de especificaciones acerca del procesador, del tamaño de la memoria y del caché, de la revisión del video, de la versión del controlador del teclado y de la ROM del sistema.</li></ul>
Guardar en disco flexible	Guardar la configuración del sistema en un disquete.
Restaurar desde disco flexible	Restaurar la configuración del sistema desde un disquete.
Restaurar valores predeterminados	Reemplazar los parámetros de configuración por los valores predeterminados de fábrica en la utilidad Computer Setup. (La configuración relacionada con la contraseña y la seguridad no se modifica cuando restaura los parámetros predeterminados de fábrica).
Omitir cambios y salir	Cancelar los cambios ingresados durante la sesión actual. Luego, salir y reiniciar la computadora.
Guardar cambios y salir	Guardar los cambios ingresados durante la sesión actual. Luego, salir y reiniciar la computadora. Los cambios entran en vigencia cuando se reinicia la computadora.

---

---

# Menú Seguridad

Seleccione	Para
Contraseña de Administrador	Ingresar, cambiar o eliminar una contraseña de administrador.
Contraseña de encendido	Ingresar, cambiar o eliminar una contraseña de encendido.
Opciones de contraseña	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Activar/desactivar la seguridad estricta.</li><li>■ Activar/desactivar la solicitud de contraseña al reiniciar la computadora.</li></ul>
Contraseñas de DriveLock	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Activar/desactivar DriveLock en el o los discos duros de la computadora.</li><li>■ Cambiar el usuario o la contraseña principal de DriveLock.</li></ul> <p> Sólo se puede acceder a la configuración de DriveLock cuando ingresa a la utilidad Computer Setup encendiendo la computadora (no reiniciándola).</p>
Seguridad de Smart Card	Activar/desactivar el soporte para la autenticación de Smart Card durante el inicio.  <p> Este recurso sólo es admitido en computadoras con Smart Card Reader (Lectores de Smart Card) opcionales.</p>
Seguridad de dispositivo	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Activar/desactivar dispositivos del sistema.</li><li>■ Activar/desactivar el dispositivo de inicio de la unidad de CD-ROM, del disquete y de la tarjeta NIC.</li></ul>
ID del sistema	Ingresar la etiqueta de propiedad y titularidad definida por el usuario de la computadora.

---

---

## Menú Herramientas

Seleccione	Para
Opciones de prueba automática de Disco Duro	Ejecutar una prueba automática completa en cualquier disco duro del sistema.
Información de la batería	Ver información sobre el nivel de carga de la batería.
Verificar la memoria.	Ejecutar una verificación completa de la memoria del sistema.

## Menú Opciones avanzadas

Seleccione	Para
Idioma (o presione <b>F2</b> )	Cambiar el idioma de la utilidad Computer Setup.
Opciones de inicio	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Establecer la demora de <b>F10</b> y <b>F12</b> durante el inicio.</li><li>■ Activar/desactivar MultiBoot, que establece un orden de inicio que puede incluir la mayoría de los dispositivos de inicio en el sistema.</li><li>■ Configurar el orden de inicio.</li></ul>

*(Continuación)*

Seleccione	Para
Opciones de dispositivos	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Intercambiar las funciones de la tecla <b>Fn</b> y de la tecla <b>Ctrl</b> izquierda.</li> <li>■ Activar/desactivar varios dispositivos señaladores estándar durante el inicio. (Para configurar la computadora de manera que admita sólo un dispositivo señalador durante el inicio, por lo general no estándar, seleccione <b>Desactivar</b>.)</li> <li>■ Activar/desactivar el soporte heredado para USB para teclado, mouse y concentrador USB. <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> El teclado, el mouse y el concentrador USB funcionan aunque no haya un sistema operativo Windows cargado.</li> <li><input type="checkbox"/> La computadora se inicia desde un disco duro de inicio, un disquete de la unidad de disquete (sólo en algunos modelos) o un disco óptico insertado en una unidad conectada a la computadora (sólo en algunos modelos) o a un dispositivo de acoplamiento opcional mediante un puerto USB.</li> </ul> </li> <li>■ Seleccionar un modo de puerto paralelo: EPP (Puerto paralelo mejorado), estándar, bidireccional o ECP (Puerto con capacidades mejoradas).</li> <li>■ Automático/desactivar la Tecnología Intel SpeedStep.</li> <li>■ Activar/desactivar el ventilador del sistema cuando está conectado a un enchufe de CA.</li> <li>■ Activar/desactivar PSAE Execution Disable de Intel o AMD (sólo en algunos modelos).</li> <li>■ Activar/desactivar la radio del dispositivo WLAN (sólo en algunos modelos).</li> <li>■ Activar/desactivar la radio del dispositivo Bluetooth incorporada (sólo en algunos modelos).</li> <li>■ Activar/desactivar la alternancia entre LAN y WLAN (sólo en algunos modelos).</li> <li>■ Activar/desactivar el ahorro de energía de la LAN (sólo en algunos modelos).</li> </ul>

---

# Índice

## A

ahorro de energía de la LAN 7  
alternancia entre LAN y  
WLAN 7

## C

Computer Setup  
acceso 2  
menú Archivo 4  
menú Herramientas 6  
menú Opciones  
avanzadas 6  
menú Seguridad 5  
restauración de valores  
predeterminados 3  
contraseñas 5  
controladores, orden  
de inicio 6

## D

dispositivos señaladores 7

## E

Execution Disable 7

## I

idioma, cambio en Computer  
Setup 6  
información de la batería 6  
información del sistema 4

Intel SpeedStep 7

## M

menú Archivo 4  
menú Herramientas 6  
menú Opciones avanzadas 6  
menú Seguridad 5  
modo de puerto paralelo 7

## N

número de serie,  
computadora 4

## O

opciones de inicio 6  
orden de inicio 6

## P

prueba de disco duro 6

## R

radio del dispositivo  
Bluetooth 7  
radio del dispositivo WLAN 7  
restaurar valores  
predeterminados 3

## S

soporte heredado para USB 7

---

## **T**

Tecnología SpeedStep 7

## **U**

Utilidad de Configuración

acceso 2

menú Archivo 4

menú Herramientas 6

menú Opciones

avanzadas 6

menú Seguridad 5

restauración de  
configuración

predeterminada 3

## **V**

ventilador del sistema 7

verificación de memoria 6

© Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Microsoft y Windows son marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation en EE.UU. Bluetooth es una marca comercial que pertenece a su titular y que Hewlett-Packard Company utiliza con la debida licencia. Intel es una marca comercial o marca comercial registrada de Intel Corporation o de sus subsidiarias en EE.UU. y en otros países.

La información de este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías para los productos y servicios de HP están establecidas en las declaraciones de garantía limitada que acompañan a esos productos y servicios. Nada de lo contenido en este documento debe interpretarse como parte de una garantía adicional. HP no será responsable de omisiones ni errores técnicos o editoriales contenidos en este documento.

Computer Setup

Primera edición: Mayo de 2005

Número de parte del documento: 383705-161