



i n v e n t

## 문제 해결 설명서 비즈니스 데스크탑

문서 부품 번호: 312969-AD2

**2003년 5월**

이 설명서는 위 제품과 하드웨어 및 소프트웨어에 발생할 수 있는 문제 해결을 위한 유용한 정보를 제공합니다.

© 2003 Hewlett-Packard Company  
© 2003 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

HP, Hewlett Packard 및 Hewlett-Packard 로고는 미국 및 기타 국가에서 Hewlett-Packard Company의 상표입니다.

Compaq 및 Compaq 로고는 미국 및 기타 국가에서 Hewlett-Packard Development Company, L.P.의 상표입니다.

Microsoft, MS-DOS 및 Windows는 미국 및 기타 국가에서 Microsoft Corporation의 상표입니다.

본 설명서에 수록된 기타 모든 제품명은 해당 제품 업체의 상표입니다.

Hewlett-Packard Company는 본 설명서에 대한 기술상 또는 편집상의 오류나 누락 부분에 대해 책임이 없으며 이 자료에 준하여 설치, 실행 또는 사용으로 인해 발생하는 직간접적 손해에 대해서도 책임을 지지 않습니다. 본 설명서의 내용은 특정 목적에 대한 수익성 및 적합성에 대한 보증을 포함하여 어떠한 보증없이 "있는 그대로" 제공되며 사전 통지 없이 변경될 수 있습니다. HP 제품에 대한 보증은 제품과 함께 동봉된 제한 보증서에 명시되어 있습니다. 본 설명서에는 어떠한 추가 보증 내용도 들어 있지 않습니다.

본 설명서에는 저작권에 의해 보호되는 소유 정보가 포함되어 있습니다. Hewlett-Packard Company의 사전 서면 동의없이 본 설명서의 어떠한 부분도 복사, 복제 또는 다른 언어로 번역될 수 없습니다.



**경고:** 지시 사항을 따르지 않으면 부상을 입거나 생명을 잃을 수 있습니다.

---



**주의:** 지시 사항을 따르지 않으면 장비가 손상되거나 정보가 유실될 수 있습니다.

---

## 문제 해결 설명서

비즈니스 데스크탑

제 2판(2003년 5월)

문서 부품 번호: 312969-AD2

---

# 목차

## 1 컴퓨터 진단 기능

Diagnostics for Windows .....	1-1
Diagnostics for Windows 인식 .....	1-2
Diagnostics for Windows 설치 .....	1-3
Diagnostics for Windows의 범주 사용 .....	1-4
Diagnostics for Windows의 진단 테스트 실행 .....	1-6
Configuration Record .....	1-9
Configuration Record 설치 .....	1-10
Configuration Record 실행 .....	1-10
Remote Diagnostics Enabling Agent .....	1-11
Remote Diagnostics Enabling Agent 설치 또는 업그레이드 .....	1-12
Remote Diagnostics Enabling Agent 실행 .....	1-12
소프트웨어 보호 .....	1-12
소프트웨어 복원 .....	1-12

## 2 전문가의 진단 없이 문제를 해결하는 방법

안전 및 편의 .....	2-1
기술 지원 센터에 문의하기 전에 .....	2-2
유용한 참고 사항 .....	2-3
일반 문제 해결 .....	2-5
전원 공급 장치 문제 해결 .....	2-8
디스켓 문제 해결 .....	2-11
하드 드라이브 문제 해결 .....	2-14
디스플레이 문제 해결 .....	2-17
오디오 문제 해결 .....	2-21
프린터 문제 해결 .....	2-24
키보드 및 마우스 문제 해결 .....	2-25
하드웨어 설치 문제 해결 .....	2-27
네트워크 문제 해결 .....	2-29

메모리 문제 해결 .....	2-32
프로세서 문제 해결 .....	2-33
CD-ROM 및 DVD 문제 해결 .....	2-34
문제 해결 .....	2-36
인터넷 접속 문제 해결 .....	2-36
소프트웨어 문제 해결 .....	2-40
고객 지원 센터 문의 .....	2-41

## **A POST 오류 메시지**

POST 숫자 코드 및 문자 메시지 .....	A-2
POST 진단 앞면 패널 표시등(LED) 및 오디오 코드 .....	A-13

## **B 암호 보안 및 CMOS 재설정**

암호 점퍼 재설정 .....	B-2
CMOS 삭제 및 재설정 .....	B-3
CMOS 버튼 사용 .....	B-3
Computer Setup을 사용한 CMOS 재설정 .....	B-5

## **C 드라이브 보호 시스템(DPS)**

Diagnostics for Windows를 통한 DPS 액세스 .....	C-2
Computer Setup을 통한 DPS 액세스 .....	C-3

## **D 아날로그/디지털 오디오 출력 설정**

Microsoft Windows 2000 .....	D-1
Microsoft Windows XP .....	D-2

## **색인**

## 컴퓨터 진단 기능

### Diagnostics for Windows

DFW(Diagnostics for Windows)를 사용하여 Microsoft Windows를 실행하는 동안 컴퓨터의 하드웨어와 소프트웨어 구성 정보를 볼 수 있을 뿐만 아니라 컴퓨터의 하위 시스템에 대한 하드웨어 및 소프트웨어 테스트도 수행할 수 있습니다.

Diagnostics for Windows를 실행하면 Overview 화면에 컴퓨터의 현재 구성 상태가 표시됩니다. 이 화면에서는 컴퓨터에 대한 정보를 몇 개의 범주별로 볼 수 있으며, **Test** 탭을 사용하여 테스트를 수행할 수도 있습니다. 유틸리티의 각 화면에 표시되는 정보는 파일로 저장하거나 인쇄할 수 있습니다.



하위 시스템을 모두 테스트하려면 관리자로 로그인해야 합니다. 관리자로 로그인하지 않으면 일부 하위 시스템을 테스트할 수 없습니다. 하위 시스템을 테스트할 수 없을 경우 **Test** 창에 해당 하위 시스템 이름 아래 오류 메시지가 표시되거나 선택할 수 없도록 회색 음영의 확인란이 표시됩니다.

다음 경우에 Diagnostics for Windows를 사용합니다.

- 컴퓨터에 설치된 모든 장치가 시스템에 의해 인식되고 제대로 작동하고 있는지 확인합니다. 테스트 실행 여부는 선택 사항이지만 새 장치를 설치하거나 연결한 다음 테스트를 실행하는 것이 좋습니다.
- HP가 지원하지 않는 타사 제품은 인식되지 않을 수도 있습니다. 유틸리티에서 작성한 정보를 저장, 인쇄 또는 표시합니다. 고객 지원 센터에 문의하기 전에 테스트를 실행하고 정보를 인쇄해 두어야 합니다.

## Diagnostics for Windows 인식

일부 컴퓨터는 Diagnostics for Windows를 제공하지만 사전에 설치되어 있지는 않습니다. 설치되어 있는 경우 다른 유틸리티와 함께 설치했거나 다른 사용자가 설치했을 수 있습니다.

Diagnostics for Windows가 설치되어 있는지 확인하려면 다음과 같이 하십시오.

1. Diagnostics 아이콘의 위치로 이동합니다.
  - ❑ Windows 2000 Professional의 경우 시작 > 설정 > 제어판을 선택합니다.
  - ❑ Windows XP Home 또는 Windows XP Professional의 경우 시작 > 제어판 > 성능 및 유지 관리를 선택합니다.
2. 표시되는 아이콘을 살펴봅니다.
  - ❑ Configuration Record 및 Diagnostics for Windows 아이콘이 있으면 Diagnostics for Windows 유틸리티가 설치된 것입니다.
  - ❑ Configuration Record 및 Diagnostics for Windows 아이콘이 없으면 Diagnostics for Windows 유틸리티가 로드되었지만 설치되지 않은 것입니다.

## Diagnostics for Windows 설치

Diagnostics for Windows가 사전 로드되어 있지 않은 경우 다음 웹 사이트에서 Diagnostics for Windows SoftPaq을 다운로드하면 됩니다.

[www.hp.com/support](http://www.hp.com/support)

다음 작업은 진단 프로그램 소프트웨어가 하드 드라이브에 로드되었지만 설치되지 않은 경우에 필요합니다.

1. 모든 Windows 응용프로그램을 닫습니다.
2. Diagnostics for Windows 유틸리티를 설치합니다.
  - ❑ Windows XP의 경우 **시작 > 소프트웨어 설치** 아이콘을 선택합니다. **Diagnostics for Windows > Next** 버튼을 선택한 다음 화면의 지시를 따릅니다.
  - ❑ Windows 2000의 경우 **데스크탑 > Diagnostics for Windows > Next** 버튼을 눌러 **소프트웨어 설치 아이콘**을 선택한 다음 화면의 지시를 따릅니다.
  - ❑ Windows XP 또는 Windows 2000의 경우 바탕 화면이나 시작 메뉴에 소프트웨어 설치 아이콘이 없으면 **C:\CPQAPPS\DIAGS** 디렉토리에서 설치 프로그램을 실행하거나 **시작 > 실행**을 선택하고 명령줄에 **C:\CPQAPPS\DIAGS\SETUP** 명령을 입력합니다.
3. **Next**를 눌러 Diagnostics for Windows를 설치합니다.
4. 설치가 끝나면 컴퓨터를 다시 시작하라는 메시지가 표시되거나 컴퓨터가 자동으로 다시 시작됩니다. 메시지가 표시되면 **완료**를 눌러 컴퓨터를 다시 시작하거나 **취소**를 눌러 설치 프로그램을 종료합니다. Diagnostics for Windows 설치를 완료하려면 컴퓨터를 다시 시작해야 합니다.



컴퓨터에 이미 설치된 Diagnostics for Windows 버전을 업그레이드하려면 [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) 웹사이트에서 최신 Diagnostics for Windows SoftPaq을 찾아 다운로드하십시오.

## Diagnostics for Windows의 범주 사용

범주를 사용하려면 다음 과정을 수행하십시오.

1. 시작 > **HP Information Center** > **Diagnostics for Windows**를 누릅니다. 제어판에서 **Diagnostics for Windows** 아이콘을 선택해도 됩니다.

화면에 컴퓨터 하드웨어와 소프트웨어 개요가 표시됩니다.

- ❑ Windows 2000 Professional의 경우 시작 > 설정 > 제어판 > **Diagnostics for Windows**를 선택합니다.
- ❑ Windows XP Professional 또는 Windows XP Home의 경우 시작 > 제어판 > 성능 및 유지 관리 > **Diagnostics for Windows**를 선택합니다.

2. 특정 하드웨어 및 소프트웨어 정보를 보려면 **Categories** 풀다운 메뉴에서 범주를 선택하거나 도구 모음에서 해당 아이콘을 누릅니다.



도구 모음의 아이콘 위로 커서를 이동하면 해당 범주 이름이 커서 근처에 표시됩니다.

3. 선택한 범주에 대한 자세한 정보를 표시하려면 창 왼쪽 하단에 있는 **Information Level** 상자에서 **More**를 누르거나 화면 상단에 있는 **Level**을 누르고 **More**를 선택합니다.

4. 필요에 따라 표시된 정보를 검토, 인쇄하거나 저장합니다.



정보를 인쇄하려면 **File**을 누른 다음 **Print**를 선택합니다. **Detailed Report(All Categories)**, **Summary Report(All Categories)** 또는 **Current Category** 중에서 한 가지 옵션을 선택합니다. **OK**를 눌러 선택한 보고서를 인쇄합니다.



정보를 저장하려면 **File**을 누른 다음 **Save As**를 선택합니다. **Detailed Report(All Categories)**, **Summary Report(All Categories)**, 또는 **Current Category** 중에서 한 가지 옵션을 선택합니다. **OK**를 눌러 선택한 정보를 저장하십시오.

5. **Diagnostics for Windows**를 종료하려면 **File**을 누른 다음 **Exit**를 누릅니다.



## 메뉴 표시줄 — File, Categories, Navigation, Level, Tab, Help

Diagnostics for Windows 화면 상단에는 6개의 풀다운 메뉴로 구성된 메뉴 표시줄이 있습니다.

- File(파일)—Save As, Print, Printer Setup, Exit
- Categoires(범주)—See the list of categories in the following section
- Navigation(이동)—Previous Category (**F5**), Next Category (**F6**)
- Level(레벨)—Less (**F7**), More (**F8**) <information on the screen>
- Tab(탭)—Overview, Test, Status, Log, Error
- Help(도움말)—Contents, How to use Help, About

## 도구 모음 — 정보 범주별 아이콘

메뉴 표시줄 밑에는 컴퓨터에 대한 정보를 다음 범주별로 표시한 아이콘들이 있습니다.

- System(시스템)—시스템 보드, ROM, 날짜 및 시간 정보
- Asset Control(자산 제어)—자산 태그, 시스템 일련 번호 및 프로세서 정보
- Input Device(입력 장치)—키보드, 마우스 및 조이스틱 정보
- Communication(통신)—시스템에 있는 포트 및 개별 포트 정보
- Storage(저장 장치)—시스템에 있는 저장 장치 드라이브 및 개별 드라이브 정보
- Graphics(그래픽)—그래픽 시스템 정보
- Memory(메모리)—시스템 보드 및 Windows 메모리 정보
- Multimedia(멀티미디어)—광 저장 매체(CD, DVD 등) 및 오디오 정보
- Windows—Windows 정보
- Architecture(구조)—PCI 장치 정보
- Resources(리소스)—IRQ, I/O 및 메모리 맵 정보
- Health(상태)—시스템 온도 및 하드 드라이브 상태
- Miscellaneous(기타)—CMOS, DMI, BIOS, 시스템, 제품명 및 일련 번호

## 탭 — Overview, Test, Status, Log, Error

도구 모음 아래 다음과 같은 5개의 탭이 있습니다.

- **Overview(개요)**—Overview 창에는 컴퓨터에 관한 일반 정보가 표시됩니다. 유틸리티를 처음 시작할 때 이 창이 표시됩니다. 창 왼쪽에는 하드웨어 정보가 표시되고, 창 오른쪽에는 소프트웨어 정보가 표시됩니다.
- **Test(테스트)**—Test 창을 사용하면 테스트할 시스템의 다양한 부분을 선택할 수 있습니다. 테스트 유형 및 테스트 모드를 선택할 수도 있습니다.
- **Status(상태)**—Status 창에는 테스트 진행 상태가 표시됩니다. **Cancel Testing** 버튼을 누르면 테스트를 취소할 수 있습니다.
- **Log(로그)**—Log 창에는 각 장치에 대한 테스트 기록이 표시됩니다.
- **Error(오류)**—Error 창에는 장치 테스트 중 발생하는 모든 오류가 표시됩니다. 또한 테스트 중인 장치, 오류 유형 및 개수, 오류 코드가 표시됩니다.

## Diagnostics for Windows의 진단 테스트 실행

진단 테스트를 실행하려면 다음을 수행하십시오.

1. 시작 > **Information Center Diagnostics for Windows**를 누릅니다. 제어판에서 **Diagnostics for Windows** 아이콘을 선택해도 됩니다.
  - Windows 2000 Professional의 경우 시작 > 설정 > 제어판 > **Diagnostics for Windows**를 선택합니다.
  - Windows XP Professional 또는 XP Home의 경우 시작 > 제어판 > 성능 및 유지 관리 > **Diagnostics for Windows**를 선택합니다.

화면에 컴퓨터 하드웨어와 소프트웨어 개요가 표시됩니다. 아이콘 줄 밑에 **Overview, Test, Status, Log, 및 Error**의 5개의 탭이 표시됩니다.
2. **Test** 탭을 누르거나 화면 상단에 있는 **Tab**을 누르고 **Test**를 선택합니다.

## 3. 다음 옵션 중 하나를 선택합니다.

- ❑ **Quick Test(빠른 테스트)**—각 장치에 대해 종합적인 테스트를 신속하게 실행합니다. **Unattended Mode**를 선택하면 테스트가 자동으로 실행됩니다.
- ❑ **Complete Test(전체 테스트)**—각 장치에 대해 모든 검사를 실행합니다. **Interactive Mode**나 **Unattended Mode**를 선택할 수 있습니다.
- ❑ **Custom Test(사용자 정의 테스트)**—선택한 테스트만을 실행합니다. 특정 장치나 테스트를 선택하려면 목록에서 장치를 찾아 각 테스트 옆에 있는 확인란을 선택합니다. 선택하면 빨간색 확인 마크가 상자에 표시됩니다. 선택한 일부 테스트는 수동으로 조정해야 할 경우가 있습니다.



하위 시스템을 모두 테스트하려면 관리자로 로그인해야 합니다. 관리자로 로그인하지 않으면 일부 하위 시스템을 테스트할 수 없습니다. **Test** 창에 해당 하위 시스템 이름과 함께 오류 메시지가 표시되거나 확인란을 선택할 수 없도록 회색 음영으로 표시되어 있으면 하위 시스템을 테스트할 수 없음을 나타냅니다.

4. **Interactive Mode** 또는 **Unattended Mode**를 선택합니다.

**Interactive Mode**에서는 테스트 중 필요한 정보의 입력을 요구하는 메시지가 표시됩니다. 일부 테스트의 경우 사용자가 수동으로 조정해야 하며, **Unattended Mode**와 함께 선택할 경우에는 오류 메시지가 표시되거나 테스트가 잠시 중단됩니다.

- ❑ **Interactive Mode(대화식 모드)** — 테스트 과정을 최대한 제어할 수 있습니다. 테스트 통과 또는 실패 여부를 판별하고 장치 삽입 또는 제거를 요청하는 메시지가 나타날 수 있습니다.
- ❑ **Unattended Mode(무인 모드)** — 프롬프트가 표시되지 않습니다. 오류가 발견되면 테스트 완료 후 화면에 표시됩니다.

5. 창 하단에 있는 **Begin Testing** 버튼을 누릅니다. 각 테스트의 진행 과정과 결과를 볼 수 있는 **Test Status**가 표시됩니다. 테스트 실행에 대한 자세한 내용을 보려면 **Log** 탭을 누르고 화면 상단에 있는 **Tab**을 눌러 **Log**를 선택하십시오.

6. 테스트 보고서를 보려면 다음 탭을 선택하십시오.
  - ❑ **Status(상태)** 탭은 현재 테스트 세션에서 실행, 통과 및 실패한 테스트 내용에 대한 간단한 정보를 표시합니다.
  - ❑ **Log(로그)** 탭은 시스템에서 수행된 테스트 종류, 각 테스트의 수행 횟수, 각 테스트에서 발견된 오류 개수 및 각 테스트의 총 수행 시간 등의 정보를 표시합니다.
  - ❑ **Error(오류)** 탭은 컴퓨터에서 발견된 모든 오류를 각 오류 코드와 함께 표시합니다.
7. 테스트 보고서를 저장하려면 다음 과정을 진행하십시오.
  - ❑ 로그 탭 보고서를 저장하려면 **Log tab Save** 버튼을 선택합니다.
  - ❑ 오류 탭 보고서를 저장하려면 **Error tab Save** 버튼을 선택합니다.
8. 테스트 보고서를 인쇄하려면 다음 과정을 진행하십시오.
  - ❑ 보고서가 Log 탭에 있으면 **File > Save As**를 선택한 다음 폴더에서 파일을 인쇄합니다.
  - ❑ 보고서가 Error 탭에 있으면 **Error tab Print** 버튼을 선택합니다.
9. 오류가 발견되면 **Error** 탭을 눌러 자세한 정보와 대처 방법을 볼 수 있습니다. 일부 문제의 경우 권장 조치를 따라하면 사용자 스스로 문제를 해결할 수 있습니다.
10. 공인 판매업체, 대리점, 서비스 제공업체에 도움을 요청해야 할 경우에 대비하여 오류 정보를 저장하거나 **Print**를 눌러 인쇄하여 보관합니다.
11. **Diagnostics for Windows**를 종료하려면 **File**을 누른 다음 **Exit**를 누릅니다.

## Configuration Record

Configuration Record 유틸리티는 다른 관리 툴과 유사한 Windows 기반 정보 수집 도구입니다. 이 유틸리티는 컴퓨터 상태를 완전히 파악할 수 있도록 다양한 컴퓨터 하위 시스템에 대한 하드웨어 및 소프트웨어 관련 주요 정보를 수집합니다. Configuration Record 유틸리티를 사용하여 구성 상의 변경 사항을 자동으로 식별하고 비교할 수 있으며 구성 히스토리를 관리할 수 있습니다. 수집된 정보는 여러 개의 세션으로 구성된 히스토리로 저장할 수 있습니다.

이 유틸리티는 컴퓨터를 오프라인으로 처리하지 않고도 문제를 해결하고, 컴퓨터 가용성을 최대화할 수 있도록 개발되었습니다. 유틸리티를 사용하여 수집된 정보는 시스템 문제를 해결하는 데 유용하며, 서비스 문제 해결에 있어서 첫 단계인 시스템 구성 파악을 신속하고 쉽게 만들어 전반적인 서비스 프로세스를 간소화합니다.

Configuration Record를 사용하여 하드웨어 및 운영 체제 소프트웨어에 대한 정보를 자동으로 수집하여 시스템을 종합적으로 파악할 수 있습니다. 이 유틸리티는 ROM, 자산 태그, 물리적인 드라이브, PCI 장치, 메모리, 그래픽, 운영 체제 버전 번호, 운영 체제 매개변수, 운영 체제 시동 파일 등의 정보를 수집하여 보여줍니다. Base.log 원본 파일이 cpqdiags 디렉토리에 있는 경우 두 파일을 구분하기 위해 빨간색으로 강조 표시된 분할 창의 Now.log 파일 옆에 Base.log 파일이 표시됩니다.

## Configuration Record 설치

Configuration Record는 Diagnostics for Windows의 일부로 Diagnostics for Windows를 설치하면 자동으로 설치됩니다.

## Configuration Record 실행

이 프로그램을 실행하려면 다음을 수행하십시오.

1. 시작 > **HP Information Center** > **Configuration Record**를 누릅니다. 제어판에서 **Configuration Record** 아이콘을 선택해도 됩니다.
  - **Windows 2000 Professional**의 경우 시작 > 설정 > 제어판 > **Configuration Record**를 선택합니다.
  - **Windows XP Home** 및 **Windows XP Professional**의 경우 시작 > 제어판 > 성능 및 유지 관리를 선택한 다음 **Configuration Record**를 선택합니다.



---

Configuration Record Utility에는 **Show Changed Items Only** 및 **Show All**의 두 가지 보기 옵션이 있습니다. 기본 설정은 **Show Changed Items Only**이며, 모든 텍스트는 차이가 나는 부분만 나타나기 때문에 빨간색으로 표시됩니다. **Show All**로 보기를 전환하면 시스템에 대한 종합 정보를 볼 수 있습니다.

---

2. 기본 보기는 **Show Changed Items Only**입니다. Configuration Record가 수집한 정보를 보려면 창 상단에서 **View**를 누른 다음 **Show All**을 선택하거나, **Show All Items** 아이콘을 누릅니다.
3. 왼쪽 또는 오른쪽 창에 있는 정보를 저장하려면 **File > Save Window File**을 선택한 다음 **Left Window File** 또는 **Right Window File**을 선택합니다.



---

컴퓨터 구성을 정기적으로 저장하여 구성 히스토리를 보관할 수 있습니다. 이렇게 보관한 히스토리는 시스템 디버깅을 필요로 하는 문제가 발생했을 때 서비스 제공업체에 의해 유용하게 사용될 수 있습니다.

---

4. Configuration Record를 종료하려면 **File**을 누른 다음 **Exit**를 누릅니다.

## Remote Diagnostics Enabling Agent

이 유틸리티는 현장을 방문하거나 컴퓨터를 오프라인으로 처리하지 않아도 문제를 신속히 해결하고, 컴퓨터 가용성을 최대화할 수 있도록 개발되었습니다. 이 유틸리티를 사용하여 수집된 정보는 컴퓨터 문제를 해결하는 데 유용하며, 컴퓨터에 발생한 문제를 신속하고 쉽게 파악하여 전반적인 서비스 프로세스를 간소화합니다.



Remote Diagnostics Enabling Agent는 Diagnostics for Window를 설치해야 사용할 수 있습니다.

Remote Diagnostics Enabling Agent는 Diagnostics for Window에 웹 브라우저 인터페이스를 제공하며, 진단을 원격으로 제어하고, 컴퓨터에 대한 정보를 원격 시스템으로부터 서비스 제공자에게 쉽게 전송할 수 있습니다.

Remote Diagnostics Enabling Agent에는 하드웨어의 구성 정보를 수집하고, 테스트를 원격으로 수행하여 컴퓨터에 발생한 문제를 진단할 수 있는 기능이 있습니다. 또한 HP Management Agent가 신호로 알려주는 컴퓨터 하드웨어 장치의 문제도 식별합니다. 문제가 발생한 하드웨어 장치는 Remote Diagnostics Enabling Agent에 의해 자동으로 테스트를 받도록 지정됩니다.

Remote Diagnostics Enabling Agent는 하드웨어 진단 작업을 수행하는 데 필요한 시간과 노력을 덜어줍니다. 서비스 담당자가 컴퓨터 하드웨어 진단 도구에 직접 액세스할 수 있으므로 하나의 도구만으로 쉽고 간단하게 컴퓨터 하드웨어 장치를 보고 하드웨어 문제를 파악하기 위한 테스트를 진행할 수 있습니다. 이러한 접근 방식은 문제 해결에 드는 시간을 최소화해 줄 뿐만 아니라 컴퓨터 하드웨어 문제가 발생했을 때 이를 해결하기 위해 서비스 담당자가 현장을 방문하거나 전화로 사용자와 의사소통을 하는 데 드는 시간을 줄여주므로 서비스 관련 비용도 최소화해줍니다.



Remote Diagnostics Enabling Agent는 대부분의 컴퓨터에 사전 설치되어 있고 [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) 웹 사이트에서 SoftPaq을 통해 구입할 수 있습니다.

## Remote Diagnostics Enabling Agent 설치 또는 업그레이드

이미 설치된 Remote Diagnostics Enabling Agent 버전을 설치하거나 업그레이드하려면 [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) 웹 사이트에서 최신 Diagnostics Enabling Agent SoftPaq을 찾아 다운로드하십시오.

## Remote Diagnostics Enabling Agent 실행

1. 제어판에서 **Remote Diagnostics** 아이콘을 선택합니다.



---

Remote Diagnostics Enabling Agent를 사용하면 브라우저 창에서 Diagnostic Test 또는 Configuration Record를 실행할 수 있습니다. 이 유틸리티는 모두 원격 또는 로컬로 실행할 수 있습니다.

---

2. Remote Diagnostics를 종료하려면 **File**을 누른 다음 **Close**를 누릅니다.

## 소프트웨어 보호

소프트웨어의 소실 및 손상을 방지하려면 모든 시스템 소프트웨어, 응용프로그램 및 하드 드라이브에 저장된 관련 파일을 백업해 두십시오. 데이터 파일의 백업본 작성에 대한 지침은 운영 체제 설명서나 백업 유틸리티 설명서를 참조하십시오.

## 소프트웨어 복원

Restore Kit를 사용하여 컴퓨터를 처음 구입할 때의 상태로 Windows 운영 체제 및 소프트웨어를 복원할 수 있습니다. 이 기능에 대한 자세한 사용 방법은 Restore Kit를 참조하십시오.



## 전문가의 진단 없이 문제를 해결하는 방법

이 장에서는 디스켓 드라이브, 하드 드라이브, 광 드라이브, 그래픽, 오디오, 메모리 및 소프트웨어 등에서 발생하는 사소한 문제들을 식별하고 해결하는 방법에 대해 설명합니다. 컴퓨터에 문제가 발생하면 이 장의 예상 원인 및 권장 조치에 대한 표를 참조하십시오.



POST(Power-On Self-Test)중 화면에 나타나는 특정 오류 메시지에 관한 자세한 내용은 [부록 A, "POST 오류 메시지"](#)를 참조하십시오.

### 안전 및 편의



**경고:** 컴퓨터를 잘못 사용하거나 작업 환경이 안전하고 편안하지 않으면 몸에 무리를 주거나 중상을 입을 수 있습니다. 작업 공간 선택 및 안전하고 편안한 작업 환경을 만드는 자세한 방법은 *Documentation Library* CD의 *안전 및 편의 설명서*를 참조하거나 [www.hp.com/ergo](http://www.hp.com/ergo) 웹 사이트에서 찾을 수 있습니다.

본 장비는 모든 검사를 마쳤으며 FCC 규정 15항에 근거한 Class B 디지털 장치 제한 사항을 준수합니다. 자세한 내용은 *Documentation Library* CD의 *안전 및 규제 정보*를 참조하십시오.

## 기술 지원 센터에 문의하기 전에

컴퓨터에 문제가 발생한 경우 기술 지원 센터에 문의하기 전에 다음 해결 방안을 시도해 보십시오.

- **Diagnostics for Windows** 유틸리티를 실행합니다. 자세한 내용은 [1장, "컴퓨터 진단 기능"](#)을 참조하십시오.
- **Computer Setup**의 **DPS**(드라이브 보호 시스템) 자가 진단 테스트를 실행합니다. 자세한 내용은 *Computer Setup (F10) 유틸리티* 설명서를 참조하십시오.
- 특정 문제를 표시하는 컴퓨터 앞면에 있는 깜박이는 표시등을 확인합니다. 자세한 내용은 [부록 A, "POST 오류 메시지"](#)를 참조하십시오.
- 화면에 아무것도 나타나지 않으면 사용가능한 다른 비디오 포트에 모니터를 연결합니다. 또는 정상적으로 작동하는 모니터로 바꿉니다.
- 네트워크에서 작업하는 경우 다른 케이블을 사용하는 컴퓨터를 네트워크에 연결합니다. 네트워크 플러그 또는 케이블에 문제가 있을 수 있습니다.
- 최근에 새 하드웨어를 추가한 경우 하드웨어를 분리하고 컴퓨터가 제대로 작동하는지 확인합니다.
- 최근에 새 소프트웨어를 설치한 경우 소프트웨어를 제거하고 컴퓨터가 제대로 작동하는지 확인합니다.
- <http://www.hp.ocm/support>의 종합 온라인 기술 지원을 참조하십시오.
- 이 설명서의 "[유용한 참고 사항](#)" 단원을 참조하십시오.
- *Restore Plus!* CD를 실행합니다.

기술 지원 센터(1-800-652-6672)에 문의할 때 다음과 같이 하면 더욱 빠르게 서비스 안내를 받을 수 있습니다.

- 컴퓨터 앞에서 전화를 합니다.
- 전화하기 전에 컴퓨터와 모니터의 일련 번호를 적어 둡니다.
- 서비스 기술자와 함께 문제를 해결하는 시간을 가집니다.

- 최근에 시스템에 추가한 하드웨어를 모두 제거합니다.
- 최근에 설치한 소프트웨어를 모두 제거합니다.
- *Restore Plus!* CD를 실행합니다.



판매 정보 및 보증 업그레이드(CarePacs)에 대한 문의는  
1-800-282-6672로 문의하십시오.

## 유용한 참고 사항

컴퓨터, 모니터, 소프트웨어 등에 사소한 문제가 발생한 경우 다른 조치를 취하기 전에 먼저 다음의 일반적인 제안 사항 목록을 참조하십시오.

- 컴퓨터와 모니터가 제대로 작동하는 전기 콘센트에 연결되어 있는지 확인합니다.
- 전압 선택 스위치가 해당 지역에 맞는 전압(115V 또는 230V)으로 설정되어 있는지 확인합니다.
- 컴퓨터가 켜져 있고 전원 표시등에 녹색 불이 들어와 있는지 확인합니다.
- 모니터가 켜져 있고 모니터 표시등에 녹색 불이 들어와 있는지 확인합니다.
- 컴퓨터 앞면에 깜박이는 표시등을 확인합니다. 깜박이는 표시등은 문제를 진단하는 데 도움이 되는 오류 코드를 나타냅니다. 자세한 내용은 **부록 A, "POST 오류 메시지"**를 참조하십시오.
- 모니터가 희미하면 모니터의 밝기와 대비 컨트롤을 조정합니다.
- 아무 키나 계속 누릅니다. 시스템에서 신호음이 울리면 키보드가 제대로 작동하는 것입니다.
- 케이블 연결이 느슨하거나 잘못 연결된 케이블이 있는지 확인합니다.
- 아무 키나 누르거나 전원 버튼을 눌러 절전 모드를 종료합니다. 시스템이 계속 일시 정지 모드 상태에 있는 경우 전원 버튼을 4초 이상 눌러 컴퓨터를 종료한 다음 전원 버튼을 다시 눌러 컴퓨터를 다시 시작합니다. 시스템이 종료되지 않으면 전원 코드를 뽑고 몇 초

후에 다시 연결합니다. BIOS에 정전 시 자동 시작으로 설정되어 있으면 컴퓨터가 다시 시작됩니다. 다시 시작되지 않으면 전원 버튼을 눌러 컴퓨터를 시작합니다.

- 비-플러그 앤 플레이 확장 보드나 기타 옵션을 설치한 후에는 컴퓨터를 재구성합니다. 자세한 내용은 "[하드웨어 설치 문제 해결](#)"을 참조하십시오.
- 필요한 장치 드라이버가 모두 설치되어 있는지 확인합니다. 예를 들어, 프린터를 사용할 경우에는 해당 모델의 프린터 드라이버를 설치해야 합니다.
- 시스템을 켜기 전에 시스템에 있는 디스켓을 모두 꺼냅니다.
- 출하시 설치한 운영 체제 외에 다른 운영 체제를 설치한 경우 시스템에서 해당 운영 체제를 지원하는지 확인합니다.
- 컴퓨터에 내장, PCI 또는 AGP 어댑터 등의 여러 비디오 소스가 설치되어 있고(특정 모델 전용 내장 비디오) 한 대의 모니터만 있는 경우 기본 VGA 어댑터로 선택한 소스의 모니터 커넥터에 해당 모니터를 연결해야 합니다. 부팅할 때 다른 모니터 커넥터가 비활성 상태이고 해당 포트에 모니터가 연결되어 있으면 모니터가 작동하지 않습니다. Computer(F10) Setup에서 기본 VGA 소스를 선택할 수 있습니다.





**주의:** 컴퓨터가 AC 전원에 연결되어 있으면 시스템 보드에 항상 전압이 흐릅니다. 컴퓨터를 열기 전에 반드시 소켓에서 전원 코드를 뽑아 시스템 보드 또는 부품이 손상되지 않도록 하십시오.

---

## 일반 문제 해결

본 단원에서 설명된 일반적인 문제들은 사용자가 쉽게 해결할 수 있습니다. 문제가 지속되어 사용자 스스로 해결할 수 없거나 작업에 익숙하지 않은 경우 공인 판매업체나 대리점에 문의하십시오.

### 일반 문제 해결

문제	원인	해결 방법
컴퓨터가 잠긴 것처럼 보이고 전원 버튼을 눌러도 전원이 꺼지지 않습니다.	소프트웨어로 전원 스위치를 제어할 수 없습니다.	컴퓨터가 꺼질 때까지 약 4초 동안 전원 버튼을 누릅니다.
컴퓨터가 USB 키보드 또는 마우스에 응답하지 않습니다.	컴퓨터가 <b>대기</b> 모드에 있습니다.	전원 버튼을 눌러 <b>대기</b> 모드에서 다시 시작합니다.
<p> <b>주의: 대기</b> 모드에서 컴퓨터를 다시 시작하는 경우 전원 버튼을 4초 이상 누르지 마십시오. 그렇지 않으면 컴퓨터가 종료되어 데이터를 잃게 됩니다.</p>		
컴퓨터의 날짜와 시간 표시가 정확하지 않습니다.	RTC(실시간 시계) 전지를 교체할 필요가 있습니다.  컴퓨터를 계속 AC 콘센트에 연결해 두면 RTC 전지의 수명이 길어집니다.	먼저 <b>제어판</b> 에서 날짜와 시간을 재설정합니다. <b>Computer Setup</b> 을 사용하여 RTC 날짜와 시간을 업데이트할 수도 있습니다. 문제가 지속되면 RTC 전지를 교체합니다. 새 전지 설치에 관한 자세한 방법은 <i>하드웨어 사용 설명서</i> 를 참조하고, RTC 전지를 교체하려면 공인 판매업체 또는 대리점에 문의하십시오.
컴퓨터가 주기적으로 일시 정지하는 것처럼 보입니다.	네트워크 드라이버가 로드되었지만 네트워크 연결이 설정되지 않았습니다.	네트워크 연결을 설정하거나 <b>Computer Setup</b> 또는 <b>Microsoft Windows</b> 장치 관리자를 사용하여 네트워크 컨트롤러를 비활성화합니다.
키패드의 화살표 키를 사용해도 커서가 움직이지 않습니다.	<b>Num Lock</b> 키가 켜져 있습니다.	<b>Num Lock</b> 키를 누릅니다. 키패드에서 화살표 키를 사용하려면 Num Lock 표시등이 꺼져 있어야 합니다. <b>Num Lock</b> 키는 <b>Computer Setup</b> 에서 비활성화(또는 활성화)할 수 있습니다.

**일반 문제 해결(계속)**

문제	원인	해결 방법
컴퓨터 덮개나 액세스 패널을 분리할 수 없습니다.	일부 컴퓨터에서 사용하는 Smart Cover Lock이 잠겨 있습니다.	Computer Setup을 사용하여 Smart Cover Lock의 잠금을 해제하십시오. Smart Cover Lock 기능을 수동으로 해제할 수 있는 장치인 Smart Cover FailSafe Key를 HP를 통해 구입할 수 있습니다. 암호를 잊어버렸거나 정전 또는 컴퓨터 오작동 시 FailSafe Key를 사용해야 합니다.
성능이 저하됩니다.	프로세서 온도가 높습니다.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 컴퓨터의 공기 흐름이 막히지 않았는지 확인합니다.</li> <li>2. 팬이 연결되어 있고 제대로 작동하는지 확인합니다. 단 일부 팬은 필요한 경우에만 작동합니다.</li> <li>3. 프로세서 열흡수 장치가 제대로 설치되었는지 확인합니다.</li> </ol>
	하드 드라이브가 꽂혔습니다.	하드 드라이브의 데이터를 다른 장치로 전송하여 하드 드라이브의 공간을 확보합니다.
컴퓨터 전원이 자동으로 꺼지고 빨간색 전원 표시등이 2초 간격으로 매초마다 한 번씩 2번 깜박이고 중단됩니다.	다음과 같은 경우 프로세서 과열 방지 기능이 작동됩니다. 팬이 걸려서 움직이지 않거나 돌지 않는 경우 또는 열흡수 장치가 프로세서에 제대로 장착되지 않은 경우	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 컴퓨터 통풍구가 막히지 않고 프로세서 냉각 팬이 작동하는지 확인합니다.</li> <li>2. 덮개를 열고 전원 버튼을 누른 후 프로세서 팬이 돌아가는지 확인합니다. 프로세서 팬이 돌지 않는 경우 팬 케이블이 시스템 보드 헤더에 연결되어 있는지 확인합니다. 팬이 완전히/제대로 장착되었거나 설치되었는지 확인합니다.</li> <li>3. 팬 케이블이 연결되고 제대로 장착되어 있는데 돌지 않으면 프로세서 팬을 교체합니다.</li> <li>4. 프로세서 열 흡수 장치를 다시 설치하고 팬 조립체가 제대로 설치되었는지 확인합니다.</li> <li>5. 공인 판매업체 또는 서비스 제공업체에 문의합니다.</li> </ol>

**일반 문제 해결(계속)**

문제	원인	해결 방법
시스템 전원이 켜지지 않고 컴퓨터 앞면의 표시등이 깜박이지 않습니다.	시스템이 전원을 켤 수 없음	<p>4초 보다 짧게 전원 버튼을 누른 후 하드 드라이브 표시등에 녹색 불이 켜지면 다음 작업을 수행하십시오.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 전원 공급 장치 뒷면의 전원 선택 스위치가 적정 전압으로 설정되어 있는지 확인합니다. 적정 전압 설정은 해당 지역에 따라 다릅니다.</li> <li>2. 시스템 보드의 3.3 V<sub>aux</sub> 표시등이 켜질 때까지 확장 카드를 하나씩 분리합니다.</li> <li>3. 시스템 보드를 교체합니다.</li> </ol> <p>또는</p> <p>4초 보다 짧게 전원 버튼을 누른 후 하드 드라이브 표시등에 녹색 불이 켜지지 않으면 다음 작업을 수행하십시오.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 전원 케이블이 정상적인 AC 콘센트에 꽂혀 있는지 확인합니다.</li> <li>2. 덮개를 열고 전원 버튼 케이블이 시스템 보드에 제대로 연결되어 있는지 확인합니다.</li> <li>3. 두 개의 전원 공급 장치 케이블이 모두 시스템 보드에 제대로 연결되어 있는지 확인합니다.</li> <li>4. 시스템 보드의 3.3 V<sub>aux</sub> 표시등이 켜져 있는지 확인합니다. 켜져 있으면 전원 버튼 케이블을 교체합니다.</li> <li>5. 시스템 보드의 3.3 V<sub>aux</sub> 표시등이 켜지지 않으면 전원 공급 장치를 교체합니다.</li> <li>6. 시스템 보드를 교체합니다.</li> </ol>

## 전원 공급 장치 문제 해결

### 전원 공급 장치 문제 해결

문제	원인	해결 방법
전원 공급 장치가 일시적으로 종료됩니다.	컴퓨터 새시 뒷면의 전원 선택 스위치가 적절한 전압(115V 또는 230V)으로 설정되어 있지 않습니다.	슬라이드 스위치를 적절한 AC 전압으로 조정합니다.
	내부 전원 공급 장치의 결함 때문에 전원 공급 장치가 켜지지 않습니다.	전원 공급 장치를 교체하려면 공인 서비스 제공업체에 문의하십시오.
컴퓨터 전원이 자동으로 꺼지고 빨간색 전원 표시등이 2초 간격으로 매초마다 2번씩 깜박입니다.	다음과 같은 경우에 프로세서 과열 방지 기능이 작동됩니다. 팬이 걸려서 움직이지 않거나 돌아가지 않는 경우 또는 열흡수 장치/팬 조립체가 프로세서에 제대로 장착되어 있지 않는 경우	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 컴퓨터 통풍구가 막히지 않고 프로세서 냉각 팬이 작동하는지 확인합니다.</li> <li>2. 덮개를 열고 전원 버튼을 누른 후 프로세서 팬이 돌아가는지 확인합니다. 프로세서 팬이 돌지 않는 경우 팬 케이블이 시스템 보드 헤더에 연결되어 있는지 확인합니다. 팬이 완전히/제대로 장착되었거나 설치되었는지 확인합니다.</li> <li>3. 팬 케이블이 연결되고 제대로 장착되어 있는데 돌지 않는 경우 프로세서 팬을 교체합니다.</li> <li>4. 프로세서 열흡수 장치를 다시 설치하고 팬 조립체가 제대로 설치되었는지 확인합니다.</li> <li>5. 공인 판매업체 또는 서비스 제공업체에 문의합니다.</li> </ol>



**전원 공급 장치 문제 해결(계속)**

문제	원인	해결 방법
<p>빨간색 전원 표시등이 2초마다 1번 깜박입니다.</p> <p>또는</p> <p>빨간색 전원 표시등이 2초 간격으로 매 초마다 5번 깜박입니다.</p>	<p>전원 실패(전원 공급 장치 과부하)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 전원 공급 장치의 뒷면에 있는 전원 선택 스위치가 적절한 전압으로 설정되어 있는지 확인합니다. 적절한 전압 설정은 해당 지역에 따라 다릅니다.</li> <li>2. 덮개를 열고 4줄로 된 전원 공급 장치 케이블이 시스템 보드의 커넥터에 연결되어 있는지 확인합니다.</li> <li>3. 설치된 모든 장치(하드, 디스켓 또는 광 드라이브 및 확장 카드 등)를 제거하고 장치에 문제가 있는지 확인합니다. 시스템 전원을 켭니다. 시스템이 POST로 진입한 다음 오류를 찾을 때까지 한 번에 하나씩 장치의 전원을 끄고 다시 설치하는 과정을 반복합니다. 문제의 원인이 되는 장치를 교체합니다. 한 번에 하나씩 장치를 계속 추가하여 모든 장치가 제대로 작동하는지 확인합니다.</li> <li>4. 전원 공급 장치를 교체하려면 공인 서비스 제공업체에 문의하십시오.</li> <li>5. 시스템 보드를 교체합니다.</li> </ol>

## 전원 공급 장치 문제 해결(계속)

문제	원인	해결 방법
시스템 전원이 켜지지 않고 표시등이 깜박이지 않습니다.	시스템 전원을 켤 수 없습니다.	<p>4초 보다 짧게 전원 버튼을 누른 후 하드 드라이브 표시등에 녹색 불이 켜지면 다음 작업을 수행하십시오.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>전원 공급 장치의 뒷면에 있는 전원 선택 스위치가 적절한 전압으로 설정되어 있는지 확인합니다. 적절한 전압 설정은 해당 지역에 따라 다릅니다.</li> <li>시스템 보드의 3.3 V<sub>aux</sub> 표시등이 켜질 때까지 확장 카드를 하나씩 제거합니다.</li> <li>시스템 보드를 교체합니다.</li> </ol> <p>또는</p> <p>4초 보다 짧게 전원 버튼을 누른 후 하드 드라이브 표시등에 녹색 불이 켜지지 않으면 다음 작업을 수행하십시오.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>전원 케이블이 정상적으로 작동하는 AC 콘센트에 꽂혀 있는지 확인합니다.</li> <li>덮개를 열고 전원 버튼 케이블이 시스템 보드에 제대로 연결되어 있는지 확인합니다.</li> <li>두 개의 전원 공급 장치 케이블이 모두 시스템 보드에 제대로 연결되어 있는지 확인합니다.</li> <li>시스템 보드의 3.3 V<sub>aux</sub> 표시등이 켜져 있는지 확인합니다. 켜져 있으면 전원 버튼 케이블을 교체합니다.</li> <li>시스템 보드의 3.3 V<sub>aux</sub> 표시등이 켜지지 않으면 전원 공급 장치를 교체합니다.</li> <li>시스템 보드를 교체합니다.</li> </ol>

## 디스켓 문제 해결

다음 표에 디스켓 문제의 일반적인 원인 및 해결 방법이 설명되어 있습니다.



디스켓 드라이브와 같은 하드웨어를 추가하거나 제거하는 경우 컴퓨터를 재구성해야 합니다. 자세한 내용은 "[하드웨어 설치 문제 해결](#)"을 참조하십시오.

### 디스켓 문제 해결

문제	원인	해결 방법
디스켓 드라이브 표시등이 켜져 있습니다.	디스켓이 손상되었습니다.	Microsoft Windows 2000 및 Microsoft Windows XP의 경우 마우스 오른쪽 버튼으로 <b>시작</b> 을 누르고 <b>탐색</b> 을 누른 다음 드라이브를 선택합니다. <b>파일 &gt; 등록 정보 &gt; 도구</b> 를 선택합니다. <b>오류 검사</b> 에서 <b>지금 검사</b> 를 누릅니다.
	디스켓을 잘못 삽입했습니다.	디스켓을 꺼내고 다시 삽입합니다.
	드라이브 버튼을 누르지 않았습니다.	드라이브 버튼을 누릅니다.
	디스켓의 파일이 손상되었습니다.	프로그램 디스켓을 검사합니다.
	드라이브 케이블이 제대로 연결되지 않았습니다.	드라이브 케이블을 다시 연결합니다. 4개의 핀이 모두 연결되었는지 확인합니다.
드라이브를 찾을 수 없습니다.	케이블이 느슨합니다.	디스켓 드라이브 데이터 케이블과 전원 케이블을 다시 설치합니다.
	이동식 드라이브가 제대로 설치되지 않았습니다.	드라이브를 다시 설치합니다.
	드라이브 잠금 보안 기능을 사용하는 이동식 하드 드라이브에 핫플러그를 시도하였습니다. (이 기능은 특정 모델에서만 지원됩니다.)	Windows를 닫고 컴퓨터를 종료합니다. 멀티베이에 드라이브가 없으면 드라이브를 삽입합니다. 컴퓨터 전원을 켭니다.

## 디스켓 문제 해결(계속)

문제	원인	해결 방법
디스켓 드라이브가 디스켓에 쓰지 못합니다.	디스켓이 포맷되지 않았 습니다.	디스켓을 포맷합니다.
	디스켓에 쓰기가 금지되 어 있습니다.	다른 디스켓을 사용하거나 쓰기 금지를 해제합니다.
	다른 드라이브에 쓰기를 실행하고 있습니다.	경로의 드라이브 문자가 맞는지 확인 합니다.
	디스켓의 남아 있는 공간 이 부족합니다.	다른 디스켓을 사용합니다.
	디스켓 쓰기 제어가 실행 되고 있습니다.	Computer Setup을 사용하여 저장 보 안 기능을 사용하지 않도록 설정되어 있는지 확인합니다.
	디스켓이 손상되었습니다.	손상된 디스크를 교체합니다.
디스켓을 포맷할 수 없습니다.	사용할 수 없는 매체입니다.	MS-DOS에서 디스크를 포맷하려면 디 스켓 용량을 지정해야 합니다. 예를 들 어, 1.44MB 디스켓을 포맷하려면 MS-DOS 프롬프트에 다음 명령을 입 력합니다. <b>FORMAT A: /F:1440</b>
디스크 처리에 문제가 발생 하 였습니다.	디렉토리 구성에 오류가 있거나 파일에 문제가 있 습니다.	Windows 2000 및 Windows XP의 경우 마우스 오른쪽 버튼으로 <b>시작</b> 을 누르고 <b>탐색</b> 을 누른 다음 드라이브를 선택합니다. <b>파일 &gt; 등록 정보 &gt; 도구</b> 를 선택합니다. <b>오류 검사</b> 에서 <b>지금 검 사</b> 를 누릅니다.
디스켓 드라이브가 디스켓을 읽지 못합니다.	디스켓이 포맷되지 않았 습니다.	디스켓을 포맷합니다. <ol style="list-style-type: none"><li>1. Windows 탐색기에서 디스크 <b>(A)</b> 드라이브를 선택합니다.</li><li>2. 해당 드라이브 문자를 마우스 오른 쪽 버튼으로 누르고 <b>포맷</b>을 선택 합 니다.</li><li>3. 원하는 옵션을 선택한 다음 <b>시작</b>을 눌러 디스켓 포맷을 시작합니다.</li></ol>

## 디스켓 문제 해결(계속)

문제	원인	해결 방법
디스켓 드라이브가 디스켓을 읽지 못합니다(계속).	드라이브 종류에 맞지 않는 디스켓을 사용하고 있습니다.	사용하는 드라이브 종류를 확인하고 올바른 디스켓을 사용하십시오.
	다른 드라이브를 읽고 있습니다.	경로의 드라이브 문자가 맞는지 확인합니다.
	디스켓이 손상되었습니다.	새 디스켓으로 교체합니다.
"사용할 수 없는 디스크"라는 메시지가 표시됩니다.	드라이브에 컴퓨터를 시동하는 데 필요한 시스템 파일이 없는 디스켓을 삽입하였습니다.	드라이브 작동이 멈추면 디스켓을 꺼내고 <b>스페이스바</b> 를 누릅니다. 컴퓨터가 시작됩니다.
	디스켓 오류가 발생했습니다.	전원 버튼을 눌러 컴퓨터를 다시 시작합니다.
비시스템 디스크/NTLDR 누락 메시지	시스템이 부팅할 수 없는 디스켓으로 시작하려고 합니다.	드라이브에서 디스켓을 꺼냅니다.
디스켓으로 부팅할 수 없습니다.	부팅 디스켓이 아닙니다.	부팅 디스켓으로 교체합니다.
	디스켓 부팅이 Computer Setup에서 비활성화되어 있습니다.	Computer Setup을 실행하고 <b>Storage &gt; Boot Order</b> 에서 디스켓 부팅을 활성화합니다.
	Computer Setup에서 이동식 매체 드라이브 부팅이 비활성화되었습니다.	Computer Setup을 실행하고 <b>Storage &gt; Storage Options</b> 에서 이동식 매체 부팅을 활성화합니다.
	Diskette MBR 유효 검사가 활성화되어 있습니다.	Computer Setup을 실행하고 <b>Storage &gt; Storage Options</b> 에서 Diskette MBR Validation을 비활성화합니다.

## 하드 드라이브 문제 해결

### 하드 드라이브 문제 해결

문제	원인	해결 방법
하드 드라이브 오류 발생	하드 디스크에 불량 섹터가 있거나 작동하지 않습니다.	유틸리티로 불량 섹터를 찾아 사용하지 않도록 차단합니다. 필요하면 하드 디스크를 다시 포맷합니다.
디스크 트랜잭션 문제	디렉토리 구조에 오류가 있거나 파일에 문제가 있습니다.	Windows 2000 및 Windows XP의 경우 마우스 오른쪽 버튼으로 <b>시작</b> 을 누르고 <b>탐색</b> 을 누른 다음 드라이브를 선택합니다. <b>파일 &gt; 등록 정보 &gt; 도구</b> 를 선택합니다. <b>오류 검사</b> 에서 <b>지금 검사</b> 를 누릅니다.
드라이브를 찾을 수 없습니다 (식별할 수 없음).	케이블이 느슨합니다.  시스템이 새로 설치한 장치를 자동으로 인식하지 못했습니다.	케이블 연결 상태를 확인합니다.  "하드웨어 설치 문제 해결" 단원의 구성 지침을 참조하십시오. 시스템이 여전히 새 장치를 인식하지 못하는 경우, 그 장치가 <b>Computer Setup</b> 목록에 있는지 확인합니다. 목록에 있으면 드라이버 문제이지만, 목록에 없으면 하드웨어 문제입니다.  새로 설치한 드라이브의 경우, Setup에 들어가서 <b>Advanced &gt; Power-On</b> 에 POST Delay를 추가해 보십시오.
드라이브 점퍼 설정이 잘 못되었을 수 있습니다.	주 드라이브와 동일한 케이블에 설치된 보조 드라이브의 경우 두 드라이브에 대한 점퍼가 올바르게 설정되었는지 확인합니다.	주 드라이브와 동일한 케이블에 설치된 보조 드라이브의 경우 두 드라이브에 대한 점퍼가 올바르게 설정되었는지 확인합니다.
Computer Setup에서 드라이브의 IDE 컨트롤러가 비활성화되어 있습니다.	Computer Setup을 실행하고 <b>Storage &gt; Storage Option</b> 에서 주 IDE 컨트롤러와 보조 IDE 컨트롤러 (ATA)를 활성화합니다.	Computer Setup을 실행하고 <b>Storage &gt; Storage Option</b> 에서 주 IDE 컨트롤러와 보조 IDE 컨트롤러 (ATA)를 활성화합니다.

## 하드 드라이브 문제 해결(계속)

문제	원인	해결 방법
드라이브를 찾을 수 없습니다 (식별할 수 없음). (계속)	시스템을 켜 직후 드라이브 응답 속도가 느립니다.	Computer Setup을 실행하고 <b>Advanced &gt; Power-On Options</b> 에서 POST Delay를 늘리십시오.
비시스템 디스크/NTLDR 누락 메시지	부팅할 수 없는 디스켓으로 시스템에서 시작을 시도하고 있습니다.	디스켓 드라이브에서 디스켓을 꺼냅니다.
	시스템이 시작하려는 하드 드라이브가 손상되었을 수 있습니다.	부팅 디스켓을 디스켓 드라이브에 삽입하고 컴퓨터를 다시 시작합니다. 디스켓 부팅 후에도 여전히 하드 드라이브를 액세스할 수 없고 MBR Security가 활성화되어 있으면 이전에 저장한 MBR 이미지를 복원을 시도합니다. 이 작업을 하려면 Setup을 실행하여 <b>Security &gt; Rstore Master Boot Record</b> 를 선택합니다.
	시스템 파일이 없거나 제대로 설치되지 않았습니다.	부팅 시스템 디스켓을 삽입하고 시스템을 다시 시작합니다. 하드 드라이브가 파티션으로 분리되고 포맷되었는지 확인합니다. 필요하면 해당 운영 체제용 시스템 파일을 설치합니다.
	Computer Setup에서 하드 드라이브 부팅이 비활성화되었습니다.	Computer Setup을 실행하고 <b>Storage &gt; Boot Order</b> 목록에서 해당 하드 드라이브 항목을 활성화합니다.
보조 Ultra ATA 하드 드라이브가 최적의 성능을 발휘하지 않습니다.	드라이브 종류에 맞지 않는 케이블을 사용하고 있습니다.	80-컨덕터 케이블을 사용하여 보조 Ultra ATA 하드 드라이브를 다시 설치합니다. 80-컨덕터 케이블은 특정 모델의 표준입니다.
	저속 및 고속 UATA 장치가 모두 동일한 데이터 케이블을 사용하고 있습니다.	저속 UATA장치를 시스템 보드에 있는 보조 IDE 컨트롤러에 연결된 다른 데이터 케이블로 변경하십시오.

## 하드 드라이브 문제 해결(계속)

---

문제	원인	해결 방법
컴퓨터가 시작되지 않습니다.	하드 드라이브가 손상되었습니다.	신호음 및 컴퓨터 앞면의 LED 표시등을 살펴 보십시오. <a href="#">부록 A, "POST 오류 메시지"</a> 를 참조하여 원인을 찾으십시오. 자세한 내용은 전세계 제한 보증서를 참조하십시오.
컴퓨터가 잠겨 있는 것 같습니다.	사용 중인 프로그램이 명령에 응답하지 않습니다.	정상적인 Windows "종료" 절차를 시도해 봅니다. 컴퓨터가 종료되지 않으면 전원 버튼을 4초 이상 눌러 전원을 끕니다. 컴퓨터를 다시 시작하려면 전원 버튼을 다시 누릅니다.

---



## 디스플레이 문제 해결

디스플레이 문제가 발생하면 모니터와 함께 제공된 설명서 및 다음 표에 있는 일반적인 원인 및 해결 방법을 참조하십시오.

### 디스플레이 문제 해결

문제	원인	해결 방법
화면에 아무 것도 나타나지 않습니다(영상이 나타나지 않음).	모니터가 켜져 있지 않고 모니터 표시등에 불이 들어와 있지 않습니다.	모니터를 켜고 모니터 등이 켜지는지 확인합니다.
	케이블이 잘못 연결되어 있습니다.	모니터 케이블이 컴퓨터와 전기 콘센트에 제대로 연결되어 있는지 확인합니다.
	화면 종료 유틸리티를 설치하였거나 절전 기능이 설정되어 있습니다.	키보드의 아무 키나 마우스 버튼을 누른 후 암호가 설정되어 있으면 암호를 입력합니다.
	시스템 ROM에 오류가 있거나 시스템이 FailSafe Boot Block 모드에서 실행되고 있습니다(8번의 신호음이 울림).	ROMPaq 디스켓을 사용하여 ROM을 갱신합니다. 자세한 내용은 <i>데스크탑 관리 설명서</i> 의 "Failsafe Boot Block ROM" 단원을 참조하십시오.
	고정 동기화 모니터를 사용하고 있으며, 선택한 해상도에서 모니터가 동기화되지 않습니다.	선택한 해상도와 동일한 수평 주사율을 모니터에 적용할 수 있는지 확인합니다.
	컴퓨터가 대기 모드에 있습니다.	대기 모드에서 다시 계속하려면 전원 버튼을 누릅니다.



**주의:** 대기 모드에서 다시 계속하는 경우 전원 버튼을 4초 이상 누르지 마십시오. 그렇지 않으면 컴퓨터가 종료되어 데이터를 잃게 됩니다.

## 디스플레이 문제 해결(계속)

문제	원인	해결 방법
화면에 아무 것도 나타나지 않습니다(영상이 나타나지 않음). (계속)	모니터 케이블이 잘못된 커넥터에 연결되었습니다.	컴퓨터 시스템에 통합 그래픽 커넥터와 AGP 카드 커넥터가 모두 있는 경우, 모니터 케이블을 컴퓨터 뒷면의 확장 카드 영역에 있는 AGP 카드 커넥터에 끼웁니다.
	컴퓨터 모니터 설정이 해당 모니터와 호환되지 않습니다.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 컴퓨터를 다시 시작하고 도중에 화면의 오른쪽 하단에 "Press F8"이라는 메시지가 나타나면 <b>F8</b>을 누릅니다.</li> <li>2. 키보드의 화살표 키를 사용하여 <b>Enable VGA Mode</b>를 선택하고 <b>Enter</b>를 누릅니다.</li> <li>3. Windows 제어판에서 <b>디스플레이</b> 아이콘을 두 번 누르고 <b>설정</b> 탭을 선택합니다.</li> <li>4. 슬라이더 컨트롤을 사용하여 해상도를 재설정합니다.</li> </ol>
빨간색 전원 표시등이 2초 간격으로 매초마다 6번 깜박이고 컴퓨터 신호음이 6번 울립니다.	사전 비디오 그래픽 오류입니다.	<p>그래픽 카드가 설치된 시스템의 경우</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 그래픽 카드를 다시 장착하고 시스템 전원을 켭니다.</li> <li>2. 그래픽 카드를 교체합니다.</li> <li>3. 시스템 보드를 교체합니다.</li> </ol> <p>통합 그래픽 카드가 내장된 시스템의 경우 시스템 보드를 교체합니다.</p>
절전 기능을 사용할 때 모니터가 제대로 작동하지 않습니다.	절전 기능이 없는 모니터를 절전 기능이 활성화되어 있는 상태에서 사용하고 있습니다.	모니터 절전 기능을 비활성화합니다.
글자가 선명하지 않습니다.	밝기 및 대비 컨트롤이 제대로 설정되지 않았습니다.	모니터 밝기 및 대비 컨트롤을 조정합니다.

## 디스플레이 문제 해결(계속)

문제	원인	해결 방법
선명하지 않은 글자 (계속)	케이블이 제대로 연결되어 있지 않습니다.	그래픽 케이블이 그래픽 카드 및 모니터에 제대로 연결되었는지 확인합니다.
흐린 비디오 또는 요구 해상도로 설정할 수 없습니다.	그래픽 컨트롤러가 업그레이드된 경우 적합한 그래픽 드라이버가 로드되지 않았을 수 있습니다.  모니터가 요구된 해상도를 디스플레이할 수 없습니다.	업그레이드 키트가 포함된 비디오 드라이버를 설치합니다.  요구 해상도를 변경합니다.
화면이 일그러지거나 회전하거나 흔들리거나 번쩍거립니다.	모니터 연결 상태가 불안하거나 모니터 조정이 잘못되었습니다.  모니터가 전자기장에 영향을 받지 않도록 해야 합니다.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 모니터 케이블이 컴퓨터에 제대로 연결되었는지 확인합니다.</li> <li>2. 이중 모니터 시스템이거나 다른 모니터가 가까이 있는 경우, 전자기장의 간섭을 받지 않도록 서로 멀리 떨어진 위치에 배치합니다.</li> <li>3. 형광등 또는 선풍기가 모니터에 너무 가까이 있습니다.</li> </ol> 모니터를 전자기장에 영향을 받지 않게 하십시오. 자세한 내용은 컴퓨터와 함께 제공된 설명서를 참조하십시오.
전원을 켤 때 CRT 모니터 내부에서 진동음이나 이상한 소리가 들립니다.	모니터 전자기장 방지 코일이 작동되었습니다.	없음. 모니터를 켤 때 대개 전자기장 방지 코일이 작동됩니다.
CRT 모니터 내부에서 소음이 들립니다.	전자 계전기가 모니터 내부에서 작동하고 있습니다.	없음. 대개 모니터를 켜고 끌 때, 대기 모드에서 나오거나 들어 갈 때 그리고 해상도를 변경할 때 소음이 들립니다.

## 디스플레이 문제 해결(계속)

문제	원인	해결 방법
평면 모니터 내부에서 고음이 들립니다.	밝기 및 대비가 너무 높게 설정되었습니다.	밝기 및 대비 설정을 낮춥니다.
흐릿한 초점, 줄무늬, 잔상, 음영 효과, 가로 줄, 희미한 세로 줄 또는 화면 중앙에 그림이 오지 않습니다. (아날로그 VGA 입력 연결 전용 평면 모니터)	평면 모니터의 내부 디지털 변환 회로가 그래픽 카드의 출력 동기화를 제대로 해독하지 못하는 경우가 있습니다.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 모니터의 화면 디스플레이 메뉴에서 자동 조정 옵션을 선택합니다.</li> <li>2. 화면 디스플레이 메뉴에서 Clock 및 Clock Phase 기능을 수동으로 동기화합니다. 동기화를 지원하는 SoftPaq을 다운로드하려면 다음 웹사이트 <a href="http://www.hp.com/support">www.hp.com/support</a>로 이동하여 해당 모니터를 선택하고 SP20930 또는 SP22333 중 하나를 다운로드합니다.</li> </ol>
특정 형식의 기호가 제대로 나타나지 않습니다.	사용하는 글꼴이 특정 기호를 지원하지 않습니다.	문자표를 사용하여 해당 기호를 찾아 선택합니다. <b>시작 &gt; 프로그램 &gt; 보조 프로그램 &gt; 시스템 도구 &gt; 디스크 검사</b> 를 누릅니다. 문자표에서 문서로 기호를 복사할 수 있습니다.


## 오디오 문제 해결

컴퓨터에 오디오 기능이 있고 오디오 문제가 발생한 경우, 다음 표에 나오는 일반적인 원인 및 해결 방법을 참조하십시오.


### 오디오 문제 해결

문제	원인	해결 방법
스피커 또는 헤드폰에서 소리가 나지 않습니다.	소프트웨어 볼륨 컨트롤을 줄인 상태입니다.	도구 모음의 <b>스피커</b> 아이콘을 두 번 누른 다음 음소거가 선택되지 않았는지 확인하고 볼륨 슬라이더를 사용하여 볼륨을 조정합니다.
	외부 스피커가 켜지지 않습니다.	외부 스피커를 켭니다.
	외부 스피커를 잘못된 오디오 잭에 꽂았습니다.	사운드 카드 설명서를 참조하여 스피커를 올바르게 연결합니다.
	오디오 케이블이 연결되지 않았습니다.	CD-ROM 또는 DVD-ROM 드라이브와 시스템 보드를 오디오 케이블로 연결합니다.
	디지털 CD가 활성화되지 않았습니다.	디지털 CD 오디오를 활성화합니다. <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>제어판</b>에서 <b>시스템</b>을 선택합니다.</li> <li>2. <b>하드웨어</b> 탭에서 <b>장치 관리자</b> 버튼을 누릅니다.</li> <li>3. CD/DVD 장치에서 마우스 오른쪽 버튼을 누르고 <b>등록 정보</b>를 선택합니다.</li> <li>4. <b>등록 정보</b> 탭에서 "<b>이 CD-ROM 장치의 디지털 CD 오디오 사용</b>"이 선택되었는지 확인합니다.</li> </ol>
	라인 출력 커넥터에 연결된 헤드폰 또는 장치는 내부 스피커에서 소리가 나지 않게 합니다.	연결이 되어 있는 경우 헤드폰 또는 외부 스피커를 켜고 사용하거나 연결을 해제합니다.

## 오디오 문제 해결(계속)

문제	원인	해결 방법
스피커 또는 헤드폰에서 소리가 나지 않습니다. (계속)	볼륨이 음소거 상태입니다.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 제어판 프로그램에서 <b>사운드, 음성 및 오디오 장치</b>를 누른 다음 <b>사운드 및 오디오 장치</b>를 누릅니다.</li> <li>2. <b>음소거</b> 확인란을 눌러 선택 표시를 삭제합니다.</li> </ol>
	컴퓨터가 대기 모드에 있습니다.	<b>대기</b> 모드에서 다시 계속하려면 전원 버튼을 누릅니다.
<p> <b>주의:</b> 대기 모드에서 다시 계속하는 경우 전원 버튼을 4초 이상 누르지 마십시오. 그렇지 않으면 컴퓨터가 종료되어 데이터를 잃게 됩니다.</p>		
스피커 또는 헤드폰에서 잡음이 들리거나 아무 소리도 나지 않습니다.	컴퓨터가 적합한 스피커/헤드폰 유형 또는 출력을 찾지 못했거나 아날로그-디지털 자동 감지가 설정되어 있지 않습니다.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 스테레오 잭이 있는 디지털 스피커를 사용하고 있으며 시스템이 자동으로 디지털로 전환되도록 하려면, 스테레오-모노 어댑터를 사용하여 자동 감지 기능을 적당하게 설정합니다.</li> <li>2. 스테레오-모노 어댑터가 없으면 멀티미디어 장치 등록 정보를 아날로그에서 디지털로 직접 변경합니다.</li> <li>3. 헤드폰에 모노 잭이 있는 경우, 멀티미디어 장치 등록 정보를 사용하여 시스템을 아날로그 출력으로 전환합니다.</li> </ol> <p>오디오 <b>출력 모드</b>를 변경하는 자세한 방법은 <b>부록 D, "아날로그/디지털 오디오 출력 설정"</b>을 참조하십시오.</p>

## 오디오 문제 해결(계속)

문제	원인	해결 방법
 <b>출력 모드</b> 를 디지털로 설정한 경우, 자동 감지나 아날로그 모드로 변환하기 전까지 내부 스피커와 외부 아날로그 스피커에서 음향이 출력되지 않습니다.	<b>출력 모드</b> 를 아날로그로 설정한 경우에는 자동 감지나 디지털 모드로 변경하기 전까지 외부 디지털 스피커가 작동하지 않습니다.	추가 정보에 대한 자세한 내용은 <a href="#">부록 D, "아날로그/디지털 오디오 출력 설정"</a> 을 참조하십시오.
소리가 끊깁니다.	다른 열린 응용 프로그램이 프로세서 리소스를 사용하고 있습니다.	프로세서를 사용하는 모든 열린 응용 프로그램을 종료합니다.
오디오를 기록하는 동안 컴퓨터가 잠겨 있습니다.	하드 디스크가 꽂 찼습니다.	기록하기 전에 하드 디스크에 여유 공간이 충분한지 확인합니다. 오디오 파일을 압축 포맷으로 기록할 수도 있습니다.

## 프린터 문제 해결

프린터 문제가 발생하면 프린터와 함께 제공된 설명서 및 다음 표에 있는 일반적인 원인 및 해결 방법을 참조하십시오.

### 프린터 문제 해결


문제	원인	해결 방법
인쇄가 되지 않습니다.	프린터가 꺼져 있고 온라인 상태가 아닙니다.	프린터를 켜서 온라인 상태인지 확인합니다.
	응용 프로그램에 적합한 프린터 드라이버가 설치되지 않았습니다.	1. 응용 프로그램에 적합한 프린터 드라이버를 설치합니다. 2. 다음 MS-DOS 명령을 사용하여 인쇄해 봅니다. <b>DIR C:\ &gt; [프린터 포트]</b> <b>[프린터 포트]</b> 는 사용할 프린터의 주소입니다. 프린터가 작동하면, 프린터 드라이버를 다시 로드하십시오.
	컴퓨터가 네트워크에 연결되어 있는 경우 프린터와 연결되지 않았을 수 있습니다.	프린터가 네트워크에 연결되어 있는지 확인합니다.
프린터에 문제가 있습니다.	프린터 자가 진단 검사를 실행합니다.	
컴퓨터가 켜지지 않습니다.	케이블이 제대로 연결되지 않았습니다.	모든 케이블을 다시 연결하고 전원 코드 및 전기 콘센트를 확인합니다.
읽을 수 없는 정보를 인쇄합니다.	응용 프로그램에 적합한 프린터 드라이버가 설치되지 않았습니다.	응용 프로그램에 적합한 프린터 드라이버를 설치합니다.
	케이블이 제대로 연결되지 않았습니다.	케이블을 모두 다시 연결합니다.
	프린터 메모리가 과부하 상태입니다.	프린터를 1분 동안 껐다가 다시 재설정하 다음 다시 켭니다.
오프라인 상태입니다.	프린터에 종이가 없습니다.	종이함을 확인하고 비어 있으면 다시 채우십시오. 온라인을 선택합니다.




## 키보드 및 마우스 문제 해결

키보드 또는 마우스 문제가 발생하면 장치와 함께 제공된 설명서 및 다음 표에 있는 일반적인 원인 및 해결 방법을 참조하십시오.

### 키보드 문제 해결

문제	원인	해결 방법
키보드 명령 및 입력을 컴퓨터가 인식하지 못합니다.	키보드 커넥터가 제대로 연결되지 않았습니다.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Windows 바탕 화면에서 <b>시작</b> 버튼을 누릅니다.</li> <li>2. <b>종료</b>를 누르면 <b>windows 종료</b> 대화자가 나타납니다.</li> <li>3. <b>시스템 종료</b>를 선택합니다.</li> <li>4. 시스템이 종료된 후 키보드를 컴퓨터 뒷면에 다시 연결하고 컴퓨터를 다시 시작합니다.</li> </ol>
	사용 중인 프로그램이 명령에 응답하지 않습니다.	마우스를 사용하여 컴퓨터를 종료한 다음 다시 시작합니다.
	키보드를 수리해야 합니다.	자세한 내용은 전 세계 제한 보증서를 참조하십시오.
	컴퓨터가 <b>대기</b> 모드에 있습니다.	<b>대기</b> 모드에서 다시 계속하려면 전원 버튼을 누릅니다.
<p> <b>주의: 대기</b> 모드에서 다시 계속하는 경우 전원 버튼을 4초 이상 누르지 마십시오. 그렇지 않으면 컴퓨터가 종료되어 데이터를 잃게 됩니다.</p>		
키패드의 화살표 키로 커서를 움직일 수 없습니다.	<b>Num Lock</b> 키가 켜져 있습니다.	<b>Num Lock</b> 키를 누릅니다. 키패드에서 화살표 키를 사용하려면 Num Lock 표시등이 꺼져 있어야 합니다. <b>Num Lock</b> 키는 Computer Setup에서 비활성화(또는 활성화)할 수 있습니다.

## 마우스 문제 해결

문제	원인	해결 방법
마우스가 동작에 응답하지 않거나 너무 느립니다.	마우스 커넥터가 컴퓨터 뒷면에 제대로 꽂혀 있지 않습니다.	키보드를 사용하여 컴퓨터를 종료합니다. <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Ctrl</b> 및 <b>Esc</b> 키를 동시에(또는 <b>Windows</b> 로고 키) 눌러 <b>시작</b> 메뉴를 표시합니다.</li> <li>2. 위쪽 또는 아래쪽 화살표 키를 사용하여 <b>시스템 종료</b>를 선택한 다음 <b>Enter</b> 키를 누릅니다.</li> <li>3. 위쪽 또는 아래쪽 화살표 키를 사용하여 <b>시스템 종료</b> 옵션을 선택한 다음 <b>Enter</b> 키를 누릅니다.</li> <li>4. 시스템이 종료된 후에 마우스 커넥터를 컴퓨터 뒷면(또는 키보드)에 꽂고 컴퓨터를 다시 시작합니다.</li> </ol>
	사용 중인 프로그램이 명령에 응답하지 않습니다.	키보드를 사용하여 컴퓨터를 종료한 다음 컴퓨터를 다시 시작합니다.
	마우스를 수리해야 합니다.	자세한 내용은 전세계 제한 보증서를 참조하십시오.
	컴퓨터가 <b>대기</b> 모드에 있습니다.	<b>대기</b> 모드에서 다시 계속하려면 전원 버튼을 누릅니다.
<p> <b>주의: 대기</b> 모드에서 다시 계속하는 경우 전원 버튼을 4초 이상 누르지 마십시오. 그렇지 않으면 컴퓨터가 종료되어 데이터를 잃게 됩니다.</p>		
마우스가 수직 또는 수평으로만 움직이거나 마우스가 제대로 움직이지 않습니다.	마우스 롤러 볼이 지지분합니다.	마우스 밑면에서 롤러 볼 덮개를 열고 컴퓨터 매장에서 구입할 수 있는 마우스 청소 키트로 청소합니다.

## 하드웨어 설치 문제 해결

디스켓 드라이브와 같은 하드웨어를 추가하거나 제거하는 경우 컴퓨터를 재구성해야 합니다. 플러그 앤 플레이 장치를 설치할 경우 Windows 2000 및 Windows XP는 자동으로 장치를 인식하고 컴퓨터를 구성합니다. 비 플러그 앤 플레이 장치를 설치하는 경우 새 하드웨어를 설치한 다음 컴퓨터를 재구성해야 합니다. Windows 2000의 경우 제어판에서 **새 하드웨어 추가** 아이콘(Windows XP의 경우 **하드웨어 추가 마법사** 사용)을 선택하고 화면의 지시를 따르십시오.

### 하드웨어 설치 문제 해결

문제	원인	해결 방법
시스템에서 새 장치를 인식하지 못합니다.	장치의 설치 또는 연결이 제대로 되지 않았습니다.	장치가 제대로 설치되었는지, 느슨하게 연결되지는 않았는지 그리고 커넥터의 핀이 구부러지지 않았는지 확인합니다.
	새 외부 장치의 케이블이 제대로 연결되지 않았거나 전원에 꽂혀 있지 않습니다.	모든 케이블이 제대로 연결되어 있는지 확인하고 케이블이나 커넥터의 핀이 구부러지지 않았는지 확인합니다.
	새 외부 장치의 전원 스위치를 켜지 않았습니다.	컴퓨터를 끄고 외부 장치를 켜 다음 다시 컴퓨터를 켜서 컴퓨터 시스템이 장치를 인식하도록 만듭니다.
	구성이 변경되었다는 메시지가 표시되었을 때 사용자가 이를 적용하지 않았습니다.	컴퓨터를 다시 부팅한 후 변경 사항 적용 지침을 따릅니다.
	기본 구성이 다른 장치와 충돌하는 경우, 플러그 앤 플레이 보드를 추가하면 자동으로 구성하지 못할 수 있습니다.	Windows 2000 또는 Windows XP 장치 관리자를 사용하여 보드 자동 설정의 선택을 해제하고 리소스 충돌을 일으키지 않는 기본 구성을 선택합니다. <b>Computer Setup</b> 을 사용하여 장치를 재구성하거나 기능을 해제하여 리소스 충돌을 해결할 수도 있습니다.


하드웨어 설치 문제 해결(계속)

문제	원인	해결 방법
컴퓨터가 시작되지 않습니다.	업그레이드에 잘못된 메모리 모듈을 사용했거나 메모리 모듈을 설치한 위치가 잘못되었습니다.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 시스템과 함께 제공된 설명서를 참조하여 올바른 메모리 모듈을 사용하고 있는지 및 설치가 제대로 되었는지 확인합니다.</li> <li>2. 신호음 및 컴퓨터 앞면의 LED 표시 등을 관찰합니다. 부록 A, "POST 오류 메시지"를 참조하여 원인을 찾으십시오.</li> <li>3. 문제를 해결할 수 없으면 기술 지원 센터로 문의하십시오.</li> </ol>
빨간색 전원 표시등이 2초 간격으로 매초마다 5번 깜박이고 컴퓨터 신호음이 5번 울립니다.	메모리가 잘못 설치되었거나 불량입니다.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. DIMM을 다시 장착하고 시스템 전원을 켭니다.</li> <li>2. 한 번에 하나씩 DIMM을 교체하여 문제가 있는 모듈을 찾아 냅니다.</li> <li>3. 타사의 메모리를 HP 메모리로 교체합니다.</li> <li>4. 시스템 보드를 교체합니다.</li> </ol>
빨간색 전원 표시등이 2초 간격으로 매초마다 6번 깜박이고 컴퓨터 신호음이 6번 울립니다.	비디오 카드가 제대로 장착되지 않았거나 불량 또는 시스템 보드가 불량입니다.	<p>그래픽 카드가 설치된 시스템의 경우</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 그래픽 카드를 다시 장착하고 시스템 전원을 켭니다.</li> <li>2. 그래픽 카드를 교체합니다.</li> <li>3. 시스템 보드를 교체합니다.</li> </ol> <p>통합 그래픽 카드가 내장된 시스템의 경우 시스템 보드를 교체합니다.</p>

## 네트워크 문제 해결

다음 표에 네트워크 문제의 일반적인 원인 및 해결 방법이 설명되어 있습니다. 네트워크 케이블링 문제를 해결하는 방법을 여기에서 다루지 않습니다.

### 네트워크 문제 해결

문제	원인	해결 방법
WOL 기능이 작동하지 않습니다.	WOL 기능이 활성화되어 있지 않습니다.	네트워크 제어 응용 프로그램을 사용하여 WOL 기능을 활성화합니다. <i>데스크탑 관리 설명서</i> 를 참조하십시오.
네트워크 드라이버가 네트워크 컨트롤러를 인식하지 못합니다.	네트워크 컨트롤러가 비활성화 상태입니다.	<b>Computer Setup</b> 을 실행하고 네트워크 컨트롤러를 활성화합니다.
	네트워크 드라이버가 잘못되었습니다.	네트워크 컨트롤러 설명서를 참조하여 적합한 드라이버를 확인하거나 제조업체의 웹 사이트에서 최신 드라이버를 다운로드합니다.
<p>네트워크 연결 상태 표시등이 켜지지 않거나 깜빡입니다.</p> <p> 네트워크 상태 표시등은 네트워크 연결이 활성화된 경우에 깜박이도록 되어 있습니다.</p>	네트워크 연결이 활성화되지 않았습니다.	케이블과 네트워크 장비가 제대로 연결되어 있는지 확인합니다.
	네트워크 컨트롤러가 올바르게 설정되지 않았습니다.	네트워크 제어 응용 프로그램을 사용하여 장치가 제대로 작동하는지 확인합니다. <i>네트워크 통신 설명서</i> 를 참조하십시오.
	네트워크 드라이버가 제대로 로드되지 않았습니다.	네트워크 드라이버를 다시 설치합니다. <i>네트워크 통신 설명서</i> 를 참조하십시오.
	시스템이 네트워크를 자동으로 인식하지 못합니다.	자동 감지 기능을 비활성화하고 직접 시스템을 정확한 작동 모드로 바꾸십시오. <i>네트워크 통신 설명서</i> 를 참조하십시오.
Diagnostics에서 오류를 발견했습니다.	케이블이 단단히 연결되지 않았습니다.	케이블이 네트워크 커넥터에 단단히 연결되어 있고 케이블의 반대쪽 끝이 올바른 장치에 제대로 연결되어 있는지 확인합니다.
	케이블이 잘못된 커넥터에 연결되었습니다.	케이블이 올바른 커넥터에 연결되었는지 확인합니다.

네트워크 문제 해결(계속)

문제	원인	해결 방법
Diagnostics에서 오류를 발견했습니다. (계속)	케이블 또는 케이블에 연결된 장치에 문제가 있습니다.	케이블 및 케이블의 반대쪽 끝에 연결된 장치가 제대로 작동하는지 확인합니다.
	네트워크 컨트롤러 인터럽트가 확장 보드와 공유되었습니다.	Computer Setup <b>Advanced</b> 메뉴에서 보드의 리소스 설정을 변경합니다.
	네트워크 컨트롤러에 결함이 있습니다.	공인 서비스 제공업체에 문의하십시오.
Diagnostics에서는 오류를 발견하지 못했지만 컴퓨터가 네트워크와 통신할 수 없습니다.	네트워크 드라이버가 로드되지 않았거나, 드라이버 매개변수가 현재의 구성과 맞지 않습니다.	네트워크 드라이버를 로드하고 드라이버 매개변수를 네트워크 컨트롤러의 구성에 맞게 설정합니다.  올바른 네트워크 클라이언트 및 프로토콜이 설치되었는지 확인합니다.
	네트워크 컨트롤러가 해당 컴퓨터에 맞게 구성되지 않았습니다.	<b>제어판</b> 에서 <b>네트워크</b> 아이콘을 선택하여 네트워크 컨트롤러를 구성합니다.
확장 보드를 컴퓨터에 추가하자 네트워크 컨트롤러가 작동을 멈췄습니다.	네트워크 컨트롤러 인터럽트가 확장 보드와 공유되었습니다.	Computer Setup <b>Advanced</b> 메뉴에서 보드의 리소스 설정을 변경합니다.
	네트워크 컨트롤러에 드라이버가 필요합니다.	새 확장 보드용 드라이버를 설치할 때 드라이버가 삭제되지 않았는지 확인합니다.
	설치된 확장 보드가 네트워크 카드(NIC)이고 내장 NIC와 충돌합니다.	Computer Setup <b>Advanced</b> 메뉴에서 보드의 리소스 설정을 변경합니다.

## 네트워크 문제 해결(계속)

문제	원인	해결 방법
네트워크 컨트롤러가 뚜렷한 이유 없이 작동을 멈춥니다.	네트워크 드라이버 파일이 손상되었습니다.	<i>Restore Plus!</i> CD를 사용하여 네트워크 드라이버를 다시 설치합니다.
	케이블이 단단히 연결되지 않았습니다.	케이블이 네트워크 커넥터에 제대로 연결되어 있고 다른 쪽 케이블 끝이 해당 장치에 단단히 연결되어 있는지 확인합니다.
	네트워크 컨트롤러에 결함이 있습니다.	공인 서비스 제공업체에 문의하십시오.
새 네트워크 카드가 부팅되지 않습니다.	새 네트워크 카드에 결함이 있거나 산업 표준 사양에 맞지 않습니다.	산업 표준 NIC를 설치하거나 부팅 순서를 다른 장치로 부팅되도록 변경합니다.
원격 시스템 설치를 실행할 때 네트워크 서버에 연결할 수 없습니다.	네트워크 컨트롤러가 제대로 구성되지 않았습니다.	네트워크 연결에서 현재 DHCP 서버가 있고 원격 시스템 설치 서버에 자신의 NIC용 NIC 드라이버가 있는지 확인합니다.
시스템 설정 유틸리티가 프로그램되지 않은 EEPROM을 발견했습니다.	프로그램화 되지 않은 EEPROM입니다.	공인 서비스 제공업체에 문의하십시오.

## 메모리 문제 해결

메모리 문제가 발생한 경우 다음 표에 있는 일반적인 원인 및 해결 방법을 참조하십시오.



**주의:** ECC 메모리를 지원하는 시스템인 경우 HP는 ECC와 비 ECC 메모리의 혼용을 지원하지 않습니다. 그렇지 않은 경우 시스템을 운영 체제로 부팅할 수 없습니다.

### 메모리 문제 해결

문제	원인	해결 방법
추가 메모리 모듈 설치 후 시스템이 부팅되지 않거나 제대로 작동되지 않습니다.	메모리 모듈이 시스템에 적합한 종류가 아니거나 적절한 속도 등급을 가지고 있지 않거나 새 메모리 모듈이 제대로 설치되지 않았습니다.	모듈을 컴퓨터에 적합한 산업 표준 장치로 교체합니다.  일부 모델에서는 ECC 또는 비 ECC 메모리 모듈을 혼용할 수 없습니다.
메모리 부족 오류	메모리 구성이 올바르게 설정되지 않았습니다. 메모리가 부족하여 응용 프로그램을 실행할 수 없습니다.	장치 관리자를 사용하여 메모리 구성을 확인합니다. 응용 프로그램 설명서를 참조하여 메모리 요구량을 확인합니다.
POST 실행 중 메모리 카운트가 잘못되었습니다.	메모리 모듈이 제대로 설치되지 않았습니다.	메모리 모듈이 제대로 설치되었는지, 적합한 모듈을 사용하고 있는지 확인합니다.
작동 중 메모리 부족 오류	너무 많은 램 상주 프로그램(TSR)이 설치되었습니다. 응용 프로그램 실행에 필요한 메모리가 부족합니다.	필요없는 TSR을 삭제합니다. 응용 프로그램에 필요한 메모리를 확인하거나 컴퓨터에 메모리를 추가합니다.



## 메모리 문제 해결(계속)

문제	원인	해결 방법
빨간색 전원 표시등이 2초 간격으로 매초마다 5번 깜박이고 컴퓨터 신호음이 5번 울립니다.	메모리가 잘못 설치되었거나 불량입니다.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. DIMM을 다시 장착합니다. 시스템 전원을 켭니다.</li> <li>2. 한 번에 하나씩 DIMM을 교체하여 문제가 있는 모듈을 찾아 냅니다.</li> <li>3. 타사의 메모리를 HP 메모리로 교체합니다.</li> <li>4. 시스템 보드를 교체합니다.</li> </ol>

## 프로세서 문제 해결

프로세서에 문제가 발생하면 다음 표에 있는 일반적인 원인 및 해결 방법을 참조하십시오.

### 프로세서 문제 해결

문제	원인	해결 방법
성능이 떨어집니다.	프로세서 온도가 높습니다.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 컴퓨터의 공기 흐름이 차단되지 않았는지 확인합니다.</li> <li>2. 팬이 연결되어 있는지, 제대로 작동하는지 확인합니다. 일부 팬은 필요시에만 작동합니다.</li> <li>3. 프로세서 열흡수 장치가 제대로 설치되었는지 확인합니다.</li> </ol>
전원 표시등이 빨간색이고 켜진 상태입니다. 또는 빨간색 전원 표시등이 2초 간격으로 매초마다 5번 깜박입니다.	프로세서가 제대로 장착되지 않았거나 설치되지 않았습니다.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 프로세서가 장착되어 있는지 확인합니다.</li> <li>2. 프로세서를 다시 장착합니다.</li> </ol>

## CD-ROM 및 DVD 문제 해결

CD-ROM 또는 DVD 문제가 발생하면, 다음 표에 기재된 일반적인 원인 및 해결 방법을 참조하거나 옵션 장치와 함께 제공된 설명서를 참조하십시오.

### CD-ROM 및 DVD 문제 해결

문제	원인	해결 방법
시스템이 CD-ROM 또는 DVD 드라이브에서 부팅되지 않습니다.	Computer Setup 유틸리티로 CD-ROM 또는 DVD 부팅을 할 수 없습니다.  드라이브의 CD가 부팅용이 아닙니다.	Computer Setup 유틸리티를 실행하여 이동식 매체 부팅을 활성화하고 부팅 순서 설정을 확인합니다.  부팅 CD를 드라이브에 삽입합니다.
CD-ROM 또는 DVD 장치가 감지되지 않거나 드라이브가 로드되지 않습니다.	드라이브 연결 또는 구성이 제대로 되지 않았습니다.	선택 사양 장치와 함께 제공된 설명서를 참조하십시오.
DVD 드라이브에서 동영상 재생되지 않습니다.	다른 나라에서 볼 수 있도록 만들어진 동영상일 수 있습니다.  디코더 소프트웨어가 설치되지 않았습니다.	DVD 드라이브와 함께 제공된 설명서를 참조하십시오.  디코더 소프트웨어를 설치합니다.
CD 트레이가 나오지 않습니다.	디스크를 드라이브에 잘못 넣었습니다.	컴퓨터를 끈 다음 가는 금속 막대 끝을 비상 배출 구멍에 넣고 힘껏 누릅니다. 드라이브에서 조심스럽게 트레이를 잡아 당겨 완전히 나온 다음 디스크를 꺼냅니다.
CD-ROM, CD-RW, DVD-ROM 또는 DVD-R/RW 드라이브가 디스크를 읽을 수 없거나 시작하는 시간이 오래 걸립니다.	CD가 거꾸로 삽입되었습니다.	CD의 레이블이 위를 향하게 하여 다시 넣습니다.

## CD-ROM 및 DVD 문제 해결(계속)

문제	원인	해결 방법
CD-ROM, CD-RW, DVD-ROM 또는 DVD-R/RW 드라이브가 디스크를 읽을 수 없거나 시작하는 시간이 오래 걸립니다. (계속)	DVD-ROM 드라이브는 오디오 또는 비디오 등의 재생할 매체의 종류를 식별해야 하기 때문에 시작하는 데 시간이 많이 걸립니다.	DVD-ROM 드라이브가 재생할 매체의 종류를 식별할 때까지 최소한 30초 이상 기다리십시오. 디스크가 여전히 재생되지 않으면 이 단원에 설명된 다른 해결 방법을 참조하십시오.
	CD 또는 DVD 디스크가 지저분합니다.	컴퓨터 상점에서 판매하는 CD 청소용 키트로 CD 또는 DVD를 닦습니다.
	Windows가 CD-ROM 또는 DVD-ROM 드라이브를 찾지 못합니다.	<ol style="list-style-type: none"> <li>장치 관리자를 사용하여 문제의 장치를 제거하거나 설치를 해제합니다.</li> <li>컴퓨터를 다시 시작하고 Windows가 CD 또는 DVD 드라이버를 인식하도록 만듭니다.</li> </ol>
오디오 CD 녹음이 어렵거나 불가능합니다.	매체 종류가 잘못되었거나 품질이 좋지 않습니다.	<ol style="list-style-type: none"> <li>저속으로 기록해 보십시오.</li> <li>드라이브에 맞는 매체를 사용하고 있는지 확인하십시오.</li> <li>다른 상표의 매체를 사용해 보십시오. 제조업체별로 품질이 다양합니다.</li> </ol>

## 문제 해결

메모리 문제가 발생한 경우 다음 표에 있는 일반적인 원인 및 해결 방법을 참조하십시오.

---

### DiskOnKey 문제 해결

---

문제	원인	해결 방법
Windows XP에서 DiskOnKey는 드라이브 문자로 사용할 수 없습니다.	마지막 물리적 드라이브 뒤에 오는 드라이브 문자는 사용할 수 없습니다.	Windows XP에서 DiskOnKey에 대한 기본 드라이브 문자를 변경합니다.
부팅용 DiskOnKey가 만들어진 후에 시스템이 DOS로 부팅됩니다.	DiskOnKey는 부팅 가능합니다.	운영 체제로 부팅한 후에 DiskOnKey를 설치합니다.

---

## 인터넷 접속 문제 해결

인터넷 접속에 문제가 발생하면 인터넷 서비스 제공업체에 문의하거나 다음 표에 나온 일반 원인 및 해결 방법을 참조하십시오.

---

### 인터넷 접속 문제 해결

---

문제	원인	해결 방법
인터넷에 연결할 수 없습니다.	ISP(인터넷 서비스 제공업체) 계정이 제대로 설정되지 않았습니다.	인터넷 설정을 확인하거나 ISP에 지원을 요청하십시오.
	모뎀이 제대로 설치되지 않았습니다.	모뎀을 다시 연결합니다. 빠른 설치 설명서를 참조하여 제대로 연결되었는지 확인합니다.
	웹 브라우저가 제대로 설치되지 않았습니다.	웹 브라우저가 설치되고 해당 ISP에서 작동하도록 설정되었는지 확인합니다.
	케이블/DSL 모뎀이 꽂혀 있지 않습니다.	케이블/DSL 모뎀을 꽂으십시오. 케이블/DSL 모뎀의 앞면에 있는 "전원" LED 표시등을 확인합니다.

---

인터넷 접속 문제 해결(계속)

문제	원인	해결 방법
인터넷에 연결할 수 없습니다. (계속)	나쁜 날씨로 인하여 케이블/DSL 서비스를 사용할 수 없거나 방해 받고 있습니다.	나중에 인터넷에 연결해 보거나 ISP에 문의하십시오. 케이블/DSL 서비스가 연결되어 있는 경우 케이블/DSL 모뎀의 앞면에 있는 "케이블" LED 표시등이 켜집니다.
	CAT5 10/100 케이블이 연결되지 않았습니다.	케이블 모뎀과 컴퓨터의 RJ-45 커넥터 사이에 CAT5 10/100 케이블을 연결합니다. 연결 상태가 좋으면 케이블/DSL 모뎀의 앞면에 있는 "PC" LED 표시등이 켜집니다.
	IP 주소가 제대로 구성되지 않았습니다.	ISP에 올바른 IP 주소를 문의하십시오.
인터넷 프로그램을 자동으로 시작할 수 없습니다.	쿠키에 오류가 있습니다. "쿠키"는 웹 서버에 웹 브라우저를 임시 저장할 수 있는 작은 정보 조각으로 브라우저가 나중에 웹 서버를 검색할 수 있도록 일부 특정 정보를 기억시키는데 유용합니다.	<p>Windows 2000</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 시작 &gt; 설정 &gt; 제어판을 선택합니다.</li> <li>2. 인터넷 옵션을 두 번 누릅니다.</li> <li>3. 일반 탭에서 쿠키 삭제 버튼을 누릅니다.</li> </ol> <p>Windows XP</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 시작 &gt; 제어판을 선택합니다.</li> <li>2. 인터넷 옵션을 두 번 누릅니다.</li> <li>3. 일반 탭에서 쿠키 삭제 버튼을 누릅니다.</li> </ol>
	일부 프로그램의 경우 먼저 ISP에 로그인해야 시작됩니다.	ISP에 로그인하여 원하는 프로그램을 시작합니다.

## 인터넷 접속 문제 해결(계속)

문제	원인	해결 방법
인터넷에서 웹 사이트를 다운로드하는 데 시간이 많이 걸립니다.	모뎀이 제대로 설치되지 않았습니다.	<p>모뎀 속도와 COM 포트가 제대로 선택되었는지 확인합니다.</p> <p><i>Windows 2000</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>시작 &gt; 설정 &gt; 제어판</b>을 선택합니다.</li> <li>2. <b>시스템</b>을 두 번 누릅니다.</li> <li>3. <b>하드웨어</b> 탭을 누릅니다.</li> <li>4. 장치 관리자 영역에서 <b>장치 관리자</b> 버튼을 누릅니다.</li> <li>5. <b>포트(COM 및 LPT)</b>를 두 번 누릅니다.</li> <li>6. 마우스 오른쪽 버튼으로 모뎀이 사용하는 COM 포트를 클릭한 다음 <b>등록 정보</b>를 누릅니다.</li> <li>7. <b>장치 상태</b>에서 모뎀이 제대로 작동하고 있는지 확인합니다.</li> <li>8. <b>장치 사용</b>에서 모뎀이 설정되어 있는지 확인합니다.</li> <li>9. 또 다른 문제가 발생하면 <b>문제 해결</b> 버튼을 누르고 화면의 지시를 따르십시오.</li> </ol>

## 인터넷 접속 문제 해결(계속)

문제	원인	해결 방법
인터넷에서 웹 사이트를 다운로드하는 데 시간이 많이 걸립니다. (계속)	모뎀이 제대로 설치되지 않았습니다. (계속)	<p>모뎀 속도와 COM 포트가 제대로 선택되었는지 확인합니다. (계속)</p> <p>Windows XP</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>시작 &gt; 제어판</b>을 선택합니다.</li> <li>2. <b>시스템</b>을 두 번 누릅니다.</li> <li>3. <b>하드웨어</b> 탭을 누릅니다.</li> <li>4. 장치 관리자 영역에서 <b>장치 관리자</b> 버튼을 누릅니다.</li> <li>5. <b>포트(COM 및 LPT)</b>를 두 번 누릅니다.</li> <li>6. 마우스 오른쪽 버튼으로 모뎀이 사용하는 COM 포트를 클릭한 다음 <b>등록 정보</b>를 누릅니다.</li> <li>7. <b>장치 상태</b>에서 모뎀이 제대로 작동하고 있는지 확인합니다.</li> <li>8. <b>장치 사용</b>에서 모뎀이 설정되어 있는지 확인합니다.</li> <li>9. 또 다른 문제가 발생하면 <b>문제 해결</b> 버튼을 누르고 화면의 지시를 따릅니다.</li> </ol>

## 소프트웨어 문제 해결

대부분의 소프트웨어 문제에 대한 원인은 다음과 같습니다.

- 응용 프로그램이 올바르게 설치되지 않았거나 올바르게 구성되지 않았습니다.
- 응용 프로그램을 실행할 메모리가 불충분합니다.
- 응용 프로그램 사이에 충돌이 있습니다.
- 필요한 장치 드라이버가 모두 설치되어 있는지 확인합니다.
- 출하시 설치한 운영 체제 이외에 시스템을 설치한 경우 시스템이 지원하는지 확인합니다.

Configuration Record 유틸리티를 실행하여 문제가 발생할 수 있는 변경 사항이 소프트웨어에 적용되지 않았는지 확인합니다. 자세한 내용은 *Documentation Library* CD에서 *데스크탑 관리 설명서*를 참조하십시오.

소프트웨어 문제가 발생하면 다음 표에서 알맞은 해결 방법을 참조하십시오.

### 소프트웨어 문제 해결

문제	원인	해결 방법
컴퓨터가 시작되지 않습니다.	시스템 파일이 손상되었을 수 있습니다.	신호음 및 컴퓨터 앞면의 LED 표시등을 살펴 보십시오. 부록 A, "POST 오류 메시지"를 참조하여 원인을 찾으십시오. 자세한 내용은 Restore 키트 또는 전 세계 제한 보증서를 참조하십시오.
"Illegal Operation has Occurred"라는 오류 메시지가 표시됩니다.	사용 중인 소프트웨어는 해당 버전의 Windows 버전용으로 Microsoft가 인증한 소프트웨어가 아닙니다.	시스템에 설치된 Windows 버전용으로 Microsoft가 인증한 소프트웨어인지 확인합니다(프로그램 포장 상자 참조).
	구성 파일이 손상되었습니다.	가능한 경우 모든 데이터를 저장하고 모든 프로그램을 닫은 후 컴퓨터를 다시 시작합니다.



## 고객 지원 센터 문의

지원 및 서비스가 필요하면 공인 판매업체 또는 대리점에 문의하십시오. 가까운 판매업체 또는 대리점을 찾으려면 웹 사이트 [www.hp.com](http://www.hp.com) 을 방문하십시오.



서비스를 받기 위해 공인 판매업체, 대리점, 또는 서비스 제공업체로 컴퓨터를 가져올 경우 시작 암호 및 설정 암호(설정된 경우)를 알려주십시오.

---

## POST 오류 메시지

이 부록에서는 POST(전원 켜 때 자체 테스트) 또는 컴퓨터 재시작 중 발생할 수 있는 오류 코드, 오류 메시지, 다양한 표시등 및 신호음 순서, 가능한 문제 발생 원인, 오류 조건을 해결하는 절차 등을 설명합니다.

POST Message Disabled(POST 메시지 표시 안 함) 모드를 설정하면 POST 중 표시되는 대부분의 시스템 메시지(예: 메모리 카운트 및 오류 메시지가 아닌 텍스트 메시지)가 나타나지 않도록 합니다. POST 오류가 발생하면, 화면에 오류 메시지가 표시됩니다. POST 중 수동으로 POST Messages Enabled 모드로 전환하려면 **F10** 또는 **F12** 키 이외의 아무 키나 누르십시오. 기본 모드는 POST Message Disabled입니다.

컴퓨터가 운영 체제를 로드하는 속도와 컴퓨터 테스트의 범위는 POST 모드 선택에 따라 결정됩니다.

Quick Boot(빠른 부팅)는 시스템 레벨 테스트 중 일부(예: 메모리 테스트)를 실행하지 않는 빠른 시동 프로세스입니다. Full Boot(정식 부팅)는 ROM 기반의 시스템 테스트를 모두 실행하며 오랜 시간이 걸립니다.

정기적으로 1-30일마다 Full Boot(정식 부팅)가 실행되도록 일정을 설정할 수도 있습니다. 일정을 설정하려면, Computer Setup에서 Full Boot Every x Days 모드로 재구성하십시오.



Computer Setup에 대한 자세한 내용은 *Documentation Library* CD의 *Computer Setup(F10) 유틸리티 설명서*를 참조하십시오.

## POST 숫자 코드 및 문자 메시지

이 단원에서는 POST와 관련된 숫자 코드로 이루어진 POST 오류에 대해 설명합니다. 또한 POST 중 표시될 수 있는 일부 문자 메시지도 설명합니다.



화면에 POST 문자 메시지가 표시된 후 신호음이 한 번 울립니다.

### 숫자 코드 및 문자 메시지

코드/메시지	예상 원인	권장 조치
101 Option ROM Error	시스템 ROM 또는 확장 보드 옵션 ROM 체크섬 오류입니다.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 잘못된 ROM이 아닌지 확인합니다.</li> <li>2. 필요하다면 ROM을 플래시합니다.</li> <li>3. 최근에 확장 보드를 추가한 경우 확장 보드를 제거해도 문제가 발생하는지 확인합니다.</li> <li>4. CMOS를 지웁니다. (부록 B, "암호 보안 및 CMOS 재설정" 참조)</li> <li>5. 메시지가 사라지면 확장 카드 문제일 수 있습니다.</li> <li>6. 시스템 보드를 교체합니다.</li> </ol>
102 System Board Failure	DMA 또는 타이머 오류입니다.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. CMOS를 지웁니다. (부록 B, "암호 보안 및 CMOS 재설정" 참조)</li> <li>2. 확장 보드를 제거합니다.</li> <li>3. 시스템 보드를 교체합니다.</li> </ol>
103 System Board Failure	DMA 또는 타이머 오류입니다.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. CMOS를 지웁니다. (부록 B, "암호 보안 및 CMOS 재설정" 참조)</li> <li>2. 확장 보드를 제거합니다.</li> <li>3. 시스템 보드를 교체합니다.</li> </ol>

## 숫자 코드 및 문자 메시지(계속)

코드/메시지	예상 원인	권장 조치
150 SafePost Active	PCI 확장 카드가 응답하지 않습니다.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 컴퓨터를 다시 시작합니다.</li> <li>2. SafePost를 비활성화합니다.</li> <li>3. 확장 카드가 응답하지 않으면 카드를 교체합니다.</li> </ol>
162 System Options Not Set	구성이 잘못되었습니다. RTC(실시간 시계) 전지를 교체해야 합니다.	<p><b>Computer Setup</b>을 실행합니다.</p> <p><b>제어판</b>에서 날짜와 시간을 재설정합니다. 문제가 지속되면 RTC 전지를 교체합니다. 새 전지 설치에 관한 지침은 <i>하드웨어 사용 설명서</i>를 참조하거나 RTC 전지를 교체하려면 공인 판매업체 또는 대리점에 문의하십시오.</p>
163 Time & Date Not Set	구성 메모리의 시간 또는 날짜가 잘못되었습니다. RTC(실시간 시계) 전지를 교체해야 합니다.	<p><b>제어판</b>에서 날짜와 시간을 재설정하거나 <b>Computer Setup</b>에서 RTC 날짜와 시간을 업데이트할 수 있습니다. 문제가 지속되면 RTC 전지를 교체합니다. 새 전지 설치에 관한 지침은 <i>하드웨어 사용 설명서</i>를 참조하거나 RTC 전지를 교체하려면 공인 판매업체 또는 대리점에 문의하십시오.</p>
	CMOS 점퍼가 제대로 설치되지 않았습니다.	CMOS 점퍼가 있는 경우 점퍼의 위치가 올바른지 확인합니다.
164 Memory Size Error	메모리 구성이 잘못되었습니다.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Computer Setup</b> 또는 <b>Microsoft Windows</b> 유틸리티를 실행합니다.</li> <li>2. 메모리 모듈이 제대로 설치되어 있는지 확인합니다.</li> <li>3. 추가한 메모리가 타 업체 제품일 경우 HP 전용 메모리를 사용하여 테스트합니다.</li> <li>4. 메모리 모듈 유형이 적합하지 확인합니다.</li> </ol>
183 Invalid Processor Jumper Setting	시스템 보드 점퍼가 제대로 설정되지 않았습니다.	시스템 보드 점퍼를 재설정하여 프로세서와 버스 속도를 일치시킵니다(특정 모델).

숫자 코드 및 문자 메시지(계속)

코드/메시지	예상 원인	권장 조치
201 Memory Error	RAM 오류입니다.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Computer Setup 또는 Windows 유틸리티를 실행합니다.</li> <li>2. 메모리와 연속 모듈이 제대로 설치되어 있는지 확인합니다.</li> <li>3. 메모리 모듈 유형이 적합한지 확인합니다.</li> <li>4. 메모리 모듈을 한 번에 하나씩 제거하고 교체하여 문제가 있는 모듈을 찾아냅니다.</li> <li>5. 문제가 있는 메모리 모듈을 교체합니다.</li> <li>6. 메모리 모듈 교체 후에도 오류가 지속되면 시스템 보드를 교체합니다.</li> </ol>
202 Memory Type Mismatch	메모리 모듈이 서로 일치하지 않습니다.	메모리 모듈을 서로 일치하는 세트로 교체합니다.
207 ECC Corrected Single Bit Errors in Memory Module Socket(s) y,y,...	단일 비트 ECC 오류입니다.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 메모리 모듈 유형이 적합한지 확인합니다.</li> <li>2. 다른 메모리 소켓을 사용해 봅니다.</li> <li>3. 문제가 지속되면 메모리 모듈을 교체합니다.</li> </ol>
212 Failed Processor	프로세서가 시작되지 않습니다.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 프로세서를 소켓에 다시 설치합니다.</li> <li>2. 프로세서가 응답하지 않으면 프로세서를 교체합니다.</li> </ol>
213 Incompatible Memory Module in Memory Socket(s) X, X, ...	오류 메시지에 표시된 메모리 소켓에 있는 메모리 모듈에 반드시 있어야 할 SPD 정보가 없거나 칩셋과 호환되지 않습니다.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 메모리 모듈 유형이 적합한지 확인합니다.</li> <li>2. 다른 메모리 소켓을 사용해 봅니다.</li> <li>3. DIMM을 SPD 표준을 준수하는 모듈로 교체합니다.</li> </ol>
214 Memory Device Failure. Error code: XX, Memory Module Socket(s): XX	메시지에 표시된 소켓에 설치한 메모리 장치에 특정 오류가 발생했습니다.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 메모리 모듈 유형이 적합한지 확인합니다.</li> <li>2. 다른 메모리 소켓을 사용해 봅니다.</li> <li>3. 문제가 지속되면 메모리 모듈을 교체합니다.</li> </ol>

## 숫자 코드 및 문자 메시지(계속)

코드/메시지	예상 원인	권장 조치
301 Keyboard Error	키보드 오류	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 컴퓨터를 끈 상태에서 키보드를 다시 연결합니다.</li> <li>2. 커넥터 핀이 구부러지거나 없어지지 않았는지 확인합니다.</li> <li>3. 눌러진 키가 없는지 확인합니다.</li> <li>4. 키보드를 교체합니다.</li> </ol>
303 Keyboard Controller Error	I/O 보드 키보드 컨트롤러	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 컴퓨터를 끈 상태에서 키보드를 다시 연결합니다.</li> <li>2. 시스템 보드를 교체합니다.</li> </ol>
304 Keyboard or System Unit Error	키보드 오류	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 컴퓨터를 끈 상태에서 키보드를 다시 연결합니다.</li> <li>2. 눌러진 키가 없는지 확인합니다.</li> <li>3. 키보드를 교체합니다.</li> <li>4. 시스템 보드를 교체합니다.</li> </ol>
401 Parallel Port 1 Address Assignment Conflict	IRQ 주소가 다른 장치와 충돌합니다.	IRQ를 재설정합니다.
402 Parallel Port 2 Address Assignment Conflict	IRQ 주소가 다른 장치와 충돌합니다.	IRQ를 재설정합니다.
403 Parallel Port 3 Address Conflict Detected	IRQ 주소가 다른 장치와 충돌합니다.	IRQ를 재설정합니다.
404 Parallel Port Address Conflict Detected	내부 포트와 외부 포트 모두 병렬 포트 X로 지정되었습니다.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 병렬 포트 확장 카드를 모두 제거합니다.</li> <li>2. CMOS를 지웁니다. (부록 B, "암호 보안 및 CMOS 재설정" 참조)</li> <li>3. 카드 리소스를 재구성하거나 Computer Setup을 실행합니다.</li> </ol>

숫자 코드 및 문자 메시지(계속)

코드/메시지	예상 원인	권장 조치
410 Audio Interrupt Conflict	IRQ 주소가 다른 장치와 충돌합니다.	IRQ를 재설정합니다.
411 Network Interface Card Interrupt Conflict	IRQ 주소가 다른 장치와 충돌합니다.	IRQ를 재설정합니다.
501 Display Adapter Failure	그래픽 디스플레이 컨트롤러 오류입니다.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 그래픽 카드가 있는 경우 다시 설치합니다.</li> <li>2. CMOS를 지웁니다. (부록 B, "암호 보안 및 CMOS 재설정" 참조).</li> <li>3. 모니터가 연결되어 있고 켜져 있는지 확인합니다.</li> <li>4. 그래픽 컨트롤러를 교체합니다.</li> </ol>
510 Splash Screen image corrupted	시작 화면 오류입니다.	이미지를 저장할 ROMPac을 최신 버전으로 설치합니다.
511 CPU, Rear, or Front Fan not detected	CPU 팬이 연결되어 있지 않거나 작동하는데 문제가 있습니다.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. CPU 팬을 다시 설치합니다.</li> <li>2. CPU 팬을 교체합니다.</li> </ol>
512 Chassis, Rear Chassis, or Front Chassis Fan not Detected	새시, 뒷면 새시 또는 앞면 새시 팬이 연결되어 있지 않거나 작동하지 않습니다.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 새시, 뒷면 새시 또는 앞면 새시 팬을 다시 설치합니다.</li> <li>2. 새시, 뒷면 새시 또는 앞면 새시 팬을 교체합니다.</li> </ol>
514 CPU or Chassis Fan not Detected	CPU 또는 새시 팬이 연결되어 있지 않거나 작동하지 않습니다.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. CPU 또는 새시 팬을 다시 설치합니다.</li> <li>2. CPU 또는 새시 팬을 교체합니다.</li> </ol>
601 Diskette Controller Error	디스켓 컨트롤러 회로 또는 플로피 드라이브 회로가 잘못되었습니다.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Computer Setup을 실행합니다.</li> <li>2. 케이블 연결 상태를 확인하거나 교체합니다.</li> <li>3. CMOS를 지웁니다. (부록 B, "암호 보안 및 CMOS 재설정" 참조)</li> <li>4. 디스켓 드라이브를 교체합니다.</li> <li>5. 시스템 보드를 교체합니다.</li> </ol>

## 숫자 코드 및 문자 메시지(계속)

코드/메시지	예상 원인	권장 조치
602 Diskette Boot Record Error	드라이브 A의 디스켓으로 부팅할 수 없습니다.	디스켓을 교체합니다.
605 Diskette Drive Type Error	드라이브 유형이 맞지 않습니다.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Computer Setup을 실행합니다.</li> <li>2. 다른 디스켓 컨트롤러 장치(테이프 드라이브)를 분리합니다.</li> <li>3. CMOS를 지웁니다. (부록 B, "암호 보안 및 CMOS 재설정" 참조)</li> </ol>
610 External Storage Device Failure	외부 테이프 드라이브가 연결되어 있지 않습니다.	테이프 드라이브를 다시 설치하거나 <b>F1</b> 키를 눌러 시스템이 드라이브가 없는 상태에서 재구성되도록 합니다.
611 Primary Floppy Port Address Assignment Conflict	구성 오류입니다.	Computer Setup을 실행합니다.
612 Secondary Floppy Port Address Assignment Conflict	구성 오류입니다	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Computer Setup을 실행합니다.</li> <li>2. 확장 카드를 제거합니다.</li> <li>3. CMOS를 지웁니다. (부록 B, "암호 보안 및 CMOS 재설정" 참조)</li> </ol>
660 Display cache is detected unreliable	통합 그래픽 컨트롤러 디스플레이 캐시가 제대로 작동하지 않으므로 사용할 수 없습니다.	약간의 그래픽 품질 저하도 문제가 된다면 시스템 보드를 교체합니다.
912 Computer Cover Has Been Removed Since Last System Startup	마지막 시스템 시동 이후 컴퓨터 덮개를 닫지 않았습니다.	조치를 취할 필요가 없습니다.
914 Hood Lock Coil is not Connected	Smart Cover Lock 장치가 없거나 연결되지 않았습니다.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 덮개 잠금 장치를 다시 연결하거나 교체합니다.</li> <li>2. 덮개 잠금 장치 케이블을 다시 설치하거나 교체합니다.</li> </ol>



숫자 코드 및 문자 메시지(계속)

코드/메시지	예상 원인	권장 조치
916 Thermal Sensor from Processor Heatsink is not Connected	프로세서 열흡수 장치 케이블이 시스템 보드에 연결되지 않았습니다.	시스템 보드에 연결하는 프로세서 열흡수 장치 케이블을 다시 설치하거나 교체합니다.
917 Expansion Riser not Detected	라이저 보드가 제자리에 없거나 설치되어 있지 않습니다.	라이저 보드가 없으면 설치하거나 설치되어 있으면 제거한 다음 다시 설치합니다.
919 Front Panel, Multi-Port, and/or Multi-Bay Riser(s) not Detected. Unplug Machine and Install Riser(s).	라이저 카드가 제거되었거나 제대로 시스템에 다시 설치되지 않았습니다.	라이저 카드를 다시 끼우십시오.
1151 Serial Port 2 Address Conflict Detected	외부 및 내부 직렬 포트가 모두 COM1에 할당되어 있습니다.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 직렬 포트 확장 카드를 모두 제거합니다.</li> <li>2. CMOS를 지웁니다. (부록 B, "암호 보안 및 CMOS 재설정" 참조)</li> <li>3. 카드 리소스를 재구성하거나 Computer Setup 또는 Windows 유틸리티를 실행합니다.</li> </ol>
1152 Serial Port 2 Address Conflict Detected	외부 및 내부 직렬 포트가 모두 COM2에 할당되어 있습니다.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 직렬 포트 확장 카드를 모두 제거합니다.</li> <li>2. CMOS를 지웁니다. (부록 B, "암호 보안 및 CMOS 재설정" 참조).</li> <li>3. 카드 리소스를 재구성하거나 Computer Setup 또는 Windows 유틸리티를 실행합니다.</li> </ol>

## 숫자 코드 및 문자 메시지(계속)

코드/메시지	예상 원인	권장 조치
1155-Serial Port Address Conflict Detected	외부 및 내부 직렬 포트가 동일한 IRQ에 할당되어 있습니다.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 직렬 포트 확장 카드를 모두 제거합니다.</li> <li>2. CMOS를 지웁니다. (부록 B, "암호 보안 및 CMOS 재설정" 참조)</li> <li>3. 카드 리소스를 재구성하거나 Computer Setup 또는 Windows 유틸리티를 실행합니다.</li> </ol>
1201-System Audio Address Conflict Detected	장치 IRQ 주소가 다른 장치와 충돌합니다.	IRQ를 재설정합니다.
1202-MIDI Port Address Conflict Detected	장치 IRQ 주소가 다른 장치와 충돌합니다.	IRQ를 재설정합니다.
1203-Game Port Address Conflict Detected	장치 IRQ 주소가 다른 장치와 충돌합니다.	IRQ를 재설정합니다.
1720-SMART Hard Drive Detects Imminent Failure	하드 드라이브에서 오류가 발생했습니다. (일부 하드 드라이브에는 잘못된 오류 메시지를 수정하는 펌웨어 패치가 있습니다.)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 하드 드라이브의 오류 메시지가 정확한지 확인합니다. 가능하면 DPS(Drive Protection System) 테스트를 실행합니다.</li> <li>2. 가능한 경우 펌웨어 패치를 사용합니다. 웹 사이트(<a href="http://www.hp.com/support">www.hp.com/support</a>)를 방문하십시오.</li> <li>3. 하드 드라이브의 내용을 백업하고 하드 드라이브를 교체합니다.</li> </ol>

숫자 코드 및 문자 메시지(계속)

코드/메시지	예상 원인	권장 조치
1782-Disk Controller Failure	하드 드라이브 회로 오류입니다.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Computer Setup을 실행합니다.</li> <li>2. CMOS를 지웁니다. (부록 B, "암호 보안 및 CMOS 재설정" 참조)</li> <li>3. 케이블 설치 상태/점퍼 설정을 확인합니다.</li> <li>4. 하드 드라이브 진단을 실행합니다.</li> <li>5. 추가 드라이브의 연결을 해제합니다.</li> <li>6. 가능한 경우 DPS(Drive Protection System) 테스트를 실행합니다.</li> <li>7. 하드 드라이브를 교체합니다.</li> <li>8. 시스템 보드를 교체합니다.</li> </ol>
1800-Temperature Alert	내부 온도가 적정 범위를 초과했습니다.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 컴퓨터 통풍구가 막히지 않았는지, 내부 팬이 작동하고 있는지 확인합니다.</li> <li>2. 프로세서 속도 선택을 확인합니다.</li> <li>3. 프로세서를 교체합니다.</li> <li>4. 시스템 보드를 교체합니다.</li> </ol>
1801-Microcode Patch Error	ROM BIOS가 프로세서를 지원하지 않습니다.	BIOS를 적합한 버전으로 업그레이드합니다.
1998-Master Boot Record has been lost.	전에 저장한 MBR 사본이 손상되었습니다.	Computer Setup을 실행하여 현재의 부팅 디스크 MBR을 저장합니다.

## 숫자 코드 및 문자 메시지(계속)

코드/메시지	예상 원인	권장 조치
1999-Master Boot Record has changed.	현재의 MBR이 이전에 저장한 MBR 사본과 일치하지 않습니다.	최대한 신중해야 합니다. 정상적인 디스크 유지 관리 작업(disk manager, fdisk 또는 format)으로 인해 MBR이 업데이트되었을 수 있습니다. 이러한 경우 이전에 저장한 MBR을 교체하면 데이터 손실이 발생할 수 있습니다. MBR 변경 사항이 의도하지 않은 것이거나 원치 않는 것(예: 바이러스로 인한 변경)이면 Computer Setup을 실행하고 이전에 저장한 MBR 사본을 복원하십시오. 그렇지 않으면 Computer Setup을 실행하고, MBR Security를 비활성화하거나 현재 부팅 디스크의 MBR을 저장하십시오.
2000-Master Boot Record Hard Drive has changed.	MBR Security가 활성화되었을 때의 하드 드라이브와 현재 부팅 하드 드라이브가 동일하지 않습니다.	Computer Setup을 실행하고, MBR Security를 비활성화하거나 현재 부팅 디스크의 MBR을 저장합니다.
Invalid Electronic Serial Number.	전자 일련 번호가 손상되었습니다.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Computer Setup을 실행합니다. 필드에 데이터가 이미 있거나 일련 번호를 입력할 수 없으면 웹 사이트 (<a href="http://www.compaq.com">www.compaq.com</a>)에서 SP5572.EXE (SNZERO.EXE)를 다운로드하여 실행합니다.</li> <li>2. Computer Setup을 실행하여 Security의 System ID에 일련 번호를 입력하고 변경 사항을 저장합니다.</li> </ol>
ECC Multiple Bit Error Detected in Memory Module.	칩셋이 64비트 quadword(4-워드) 메모리 배열에서 하나 이상의 오류 비트를 발견했습니다.	메모리 모듈을 다시 설치합니다.
Parity Check 2.	패러티 RAM 오류입니다.	Computer Setup 및 Diagnostics 유틸리티를 실행합니다.

## POST 진단 앞면 패널 표시등(LED) 및 오디오 코드

이 단원에서는 POST 중이나 전에 발생할 수 있는 오디오 코드와 키보드, 앞면 패널 표시등 코드에 대해 설명합니다. 이러한 코드는 특별한 오류 코드나 문자 메시지를 동반하지 않습니다.



PS/2 키보드에 표시등이 깜박일 경우 컴퓨터 앞면 패널의 깜박이는 표시등을 확인한 다음 표를 참조하여 앞면 패널 표시등 코드를 정하십시오.



다음 표의 권장 조치는 수행해야 할 순서대로 나열되어 있습니다.

### 진단 앞면 패널 표시등(LED) 및 오디오 코드

동작	신호음	원인	권장 조치
녹색 전원 표시등이 켜져 있음	없음	컴퓨터가 켜져 있음	없음
2초마다 녹색 전원 표시등이 깜박임	없음	컴퓨터가 RAM 일시 정지 모드(특정 모델에만 해당) 또는 일반 일시 정지 모드 상태에 있음	없음
녹색 전원 표시등이 매초마다 한 번씩 4번 깜박임	없음	컴퓨터가 디스크 일시 정지 모드 또는 "최대 절전" 모드 상태에 있음	없음

## 진단 앞면 패널 표시등(LED) 및 오디오 코드(계속)

동작	신호음	원인	권장 조치
빨간색 전원 표시등이 2초 간격으로 매초마다 한 번씩 2번 깜박임	없음	프로세서 과열 방지 기능 작동 팬이 걸려서 움직이지 않거나 돌아가지 않음 또는 열흡수 장치/팬 조립체가 프로세서에 제대로 장착되지 않음	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 컴퓨터 통풍구가 막혀 있지 않고 프로세서 냉각 팬이 작동하는지 확인합니다.</li> <li>2. 덮개를 열고 전원 버튼을 누른 다음 프로세서 팬이 돌아가는지 확인합니다. 프로세서 팬이 작동하지 않는 경우 팬 케이블이 시스템 보드 헤더에 연결되어 있는지 확인합니다. 팬이 완전히 제대로 장착 또는 설치되었는지 확인합니다.</li> <li>3. 팬 케이블이 연결되어 있고 제대로 장착되어 있지만, 팬이 작동하지 않는 경우 프로세서 팬을 교체합니다.</li> <li>4. 프로세서 열흡수 장치를 다시 장착하고 팬 조립체가 제대로 설치되었는지 확인합니다.</li> <li>5. 공인 판매업체 또는 서비스 제공업체에 문의하십시오.</li> </ol>
빨간색 전원 표시등이 켜짐 또는 빨간색 전원 표시등이 2초 간격으로 매초마다 한 번씩 3번 깜박임	없음	프로세서가 제대로 설치되어 있지 않음 (프로세스 불량 표시가 아님)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 프로세서가 장착되어 있는지 확인합니다.</li> <li>2. 프로세서를 다시 장착합니다.</li> </ol>

**진단 앞면 패널 표시등(LED) 및 오디오 코드(계속)**

동작	신호음	원인	권장 조치
<p>빨간색 전원 표시등이 2초마다 한 번씩 1번 깜박임 또는</p> <p>빨간색 전원 표시등이 2초 간격으로 매초마다 한 번씩 4번 깜박임</p>	없음	전원 실패(전원 공급 장치 과부하)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 전원 공급 장치의 뒷면에 있는 전원 선택 스위치가 올바른 전압으로 설정되어 있는지 확인합니다. 올바른 전압 설정은 해당 지역에 따라 다릅니다.</li> <li>2. 덮개를 열고 4줄로 된 전원 공급 장치 케이블이 시스템 보드의 커넥터에 연결되어 있는지 확인합니다.</li> <li>3. 설치된 모든 장치(하드, 디스켓 또는 광 드라이브 및 확장 카드 등)를 제거하고 장치에 문제가 있는지 확인합니다. 시스템 전원을 켭니다. 시스템이 POST로 진입한 다음 오류를 찾을 때까지 한 번에 하나씩 장치의 전원을 끄고 다시 설치하는 과정을 반복합니다. 문제의 원인이 되는 장치를 교체합니다. 한 번에 하나씩 장치를 계속 추가하여 모든 장치가 제대로 작동하는지 확인합니다.</li> <li>4. 전원 공급 장치를 교체합니다.</li> <li>5. 시스템 보드를 교체합니다.</li> </ol>
<p>빨간색 전원 표시등이 2초 간격으로 매초마다 한 번씩 5번 깜박임</p>	5	사전 비디오 메모리 오류	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. DIMM을 다시 장착합니다. 시스템 전원을 켭니다.</li> <li>2. 한 번에 하나씩 DIMM을 교체하여 문제가 있는 모듈을 찾아 냅니다.</li> <li>3. 타사의 메모리를 HP 메모리로 교체합니다.</li> <li>4. 시스템 보드를 교체합니다.</li> </ol>

## 진단 앞면 패널 표시등(LED) 및 오디오 코드(계속)

동작	신호음	원인	권장 조치
빨간색 전원 표시등이 2초 간격으로 매초마다 한 번씩 6번 깜박임	6	사전 비디오 그래픽 오류	그래픽 카드가 설치된 시스템의 경우: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 그래픽 카드를 다시 장착하고 시스템 전원을 켭니다.</li> <li>2. 그래픽 카드를 교체합니다.</li> <li>3. 시스템 보드를 교체합니다.</li> </ol> 그래픽이 내장된 시스템의 경우 시스템 보드를 교체합니다.
빨간색 전원 표시등이 2초 간격으로 매초마다 한 번씩 7번 깜박임	7	시스템 보드 오류(비디오보다 ROM에서 먼저 오류가 감지됨)	시스템 보드를 교체합니다.
빨간색 전원 표시등이 2초 간격으로 매초마다 한 번씩 8번 깜박임	8	잘못된 체크섬에 기반하는 부적합한 ROM	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ROMPaq 디스켓을 사용하여 ROM을 다시 플래시합니다. <i>데스크탑 관리 설명서</i>의 "ROM 플래시" 단원을 참조하십시오.</li> <li>2. 시스템 보드를 교체합니다.</li> </ol>



**진단 앞면 패널 표시등(LED) 및 오디오 코드(계속)**

동작	신호음	원인	권장 조치
시스템 전원이 켜지지 않고 표시등이 깜박이지 않음	없음	시스템에 전원이 켜지지 않음	<p>4초 보다 짧게 전원 버튼을 누른 후 하드 드라이브 표시등에 녹색 불이 켜지면 다음 작업을 수행하십시오.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 전원 공급 장치의 뒷면에 있는 전원 선택 스위치가 적절한 전압으로 설정되어 있는지 확인합니다. 적절한 전압 설정은 해당 지역에 따라 다릅니다.</li> <li>2. 시스템 보드의 3.3 V<sub>aux</sub> 표시등이 켜질 때까지 확장 카드를 한 번에 하나씩 제거합니다.</li> <li>3. 시스템 보드를 교체합니다.</li> </ol> <p>또는</p> <p>4초 보다 짧게 전원 버튼을 누른 후 하드 드라이브 표시등에 녹색 불이 켜지지 않으면 다음 작업을 수행하십시오.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 전원 케이블이 정상적인 AC 콘센트에 꽂혀 있는지 확인합니다.</li> <li>2. 덮개를 열고 전원 버튼 케이블이 시스템 보드에 제대로 연결되어 있는지 확인합니다.</li> <li>3. 두 개의 전원 공급 장치 케이블이 모두 시스템 보드에 제대로 연결되어 있는지 확인합니다.</li> <li>4. 시스템 보드의 3.3 V<sub>aux</sub> 표시등이 켜져 있는지 확인합니다. 켜져 있으면 전원 버튼 케이블을 교체합니다.</li> <li>5. 시스템 보드의 3.3 V<sub>aux</sub> 표시등이 켜져 있지 않으면 전원 공급 장치를 교체합니다.</li> <li>6. 시스템 보드를 교체합니다.</li> </ol>

---

## 암호 보안 및 CMOS 재설정

이 컴퓨터는 보안 암호 기능을 지원하며 **Computer Setup Utilities** 메뉴를 통해 이 기능을 설정할 수 있습니다.

이 컴퓨터는 **Computer Setup Utilities** 메뉴를 통해 설정할 수 있는 두 개의 보안 암호 기능, 즉 설정 암호와 시작 암호 기능을 지원합니다. 설정 암호만을 설정하면 다른 사용자는 **Computer Setup**을 제외한 컴퓨터의 모든 정보를 사용할 수 있습니다. 시작 암호만을 설정하면 **Computer Setup** 및 컴퓨터 상의 모든 정보를 액세스할 때 시작 암호가 필요합니다. 두 암호를 모두 설정하면 설정 암호만으로 **Computer Setup**에 액세스할 수 있습니다.

두 암호를 모두 설정하면 컴퓨터에 로그인할 때 시작 암호 대신 설정 암호를 사용할 수도 있습니다. 이 기능은 네트워크 관리자에게 유용합니다.

암호를 잊어버릴 경우 다음 두 가지 방법으로 암호를 지워 컴퓨터 상의 정보에 액세스할 수 있습니다.

- 암호 점퍼 재설정
- CMOS 삭제 버튼 사용



**주의:** CMOS 버튼을 누르면 CMOS 값이 기본값으로 재설정되고 암호, 자산 번호, 특수 설정 등을 포함한 사용자 정의 정보가 모두 지워집니다. 나중에 필요할 수도 있으므로 재설정하기 전에 컴퓨터 CMOS 설정을 백업해야 합니다. 백업 시 **Computer Setup**을 사용하면 편리합니다. CMOS 설정 백업에 대한 자세한 내용은 **Computer Setup (F10) 유틸리티 설명서**를 참조하십시오.

---

## 암호 점퍼 재설정

시작 암호 또는 설정 암호 기능을 비활성화시키거나 암호를 지우려면 다음 절차를 수행하십시오.

1. 운영체제를 정상적으로 종료한 다음 컴퓨터와 모든 외부 장치의 전원을 끄고 콘센트에서 전원 코드를 뽑습니다.
2. 컴퓨터에 연결된 키보드, 모니터 및 기타 모든 외부 장치를 분리합니다.



---

**경고:** 감전이나 화상을 입을 수 있으므로 벽면 콘센트에서 전원 코드를 뽑고 시스템 내부 부품을 만지기 전에 열을 식히십시오.

---



---

**주의:** 컴퓨터에 전원이 연결되어 있으면 장치가 꺼진 상태에서도 전원 공급 장치는 항상 시스템 보드에 입력되는 전압을 유지하고 있습니다. 전원 코드를 잘못 뽑으면 시스템에 손상을 줄 수 있습니다.

---



---

**주의:** 정전기는 컴퓨터나 장비(선택 사양)의 전자 부품을 손상시킬 수 있습니다. 아래 절차를 따르기 전에 접지된 금속성 물체를 손으로 만져 정전기를 미리 방전하십시오. 자세한 내용은 *안전 수칙 및 규제 정보 설명서*를 참조하십시오.

---

3. 컴퓨터 커버나 액세스 패널을 엽니다.
4. 헤더 및 점퍼를 찾습니다.



---

암호 점퍼는 녹색이므로 쉽게 찾을 수 있습니다. 암호 점퍼와 기타 보드 구성 요소를 찾으려면 해당 시스템을 위한 IPM(Illustrated Parts Map)을 참조하십시오.

---

5. 핀1과 핀2에서 점퍼를 제거합니다. 잃어버리지 않도록 두 개를 한꺼번에 놓지 말고 핀1 또는 핀2 위에 해당 점퍼를 올려 놓습니다.
6. 컴퓨터 덮개나 액세스 패널을 닫습니다.
7. 외부 장치를 다시 연결합니다.

8. 컴퓨터에 전원을 연결하고 켭니다. 운영체제가 시작됩니다. 이 작업으로 현재의 암호가 지워지고 암호 기능을 사용할 수 없게 됩니다.
9. 새 암호를 설정하려면 1~4단계를 반복하고, 핀 1과 핀 2의 암호 접퍼를 바꾼 다음 6~8단계를 반복합니다. 그 다음 **Computer Setup** 을 통해 새 암호를 설정합니다. **Computer Setup** 사용에 대한 자세한 내용은 *Documentation Library* CD의 *Computer Setup (F10) 유틸리티 설명서*를 참조하십시오.

## CMOS 삭제 및 재설정

컴퓨터의 구성 메모리(CMOS)에는 암호 정보와 컴퓨터의 구성 정보가 저장되어 있습니다.

## CMOS 버튼 사용

1. 컴퓨터와 모든 외부 장치를 끄고 전원 콘센트에서 전원 코드를 뽑습니다.
2. 컴퓨터에 연결된 키보드, 모니터 및 기타 모든 외부 장치를 분리합니다.



**경고:** 감전이나 화상을 입을 수 있으므로 벽면 콘센트에서 전원 코드를 뽑고 시스템 내부 부품을 만지기 전에 열을 식히십시오.



**주의:** 컴퓨터에 전원이 연결되어 있으면 장치가 꺼진 상태에서도 전원 공급 장치는 항상 시스템 보드에 입력되는 전압을 유지하고 있습니다. 전원 코드를 잘못 뽑으면 시스템에 손상을 줄 수 있습니다.



**주의:** 정전기는 컴퓨터나 장비(선택 사양)의 전자 부품을 손상시킬 수 있습니다. 아래 절차를 따르기 전에 접지된 금속성 물체를 손으로 만져 정전기를 미리 방전하십시오. 자세한 내용은 *안전 수칙 및 규제 정보 설명서*를 참조하십시오.

3. 컴퓨터 커버나 액세스 패널을 엽니다.



**주의:** CMOS 버튼을 누르면 CMOS 값이 기본값으로 재설정되고 암호, 자산 번호, 특수 설정 등을 포함한 사용자 정의 정보가 모두 지워집니다. 나중에 필요할 것을 대비하여 재설정하기 전에 컴퓨터 CMOS 설정을 백업해야 합니다. 백업 시 **Computer Setup**을 사용하면 편리합니다. CMOS 설정 백업에 대한 자세한 내용은 **Computer Setup (F10) 유틸리티 설명서**를 참조하십시오.


---

4. CMOS 버튼을 찾아 5초 동안 누릅니다.



콘센트에서 AC 전원 코드가 뽑혀 있는지 확인하십시오. 전원 코드가 연결되어 있으면 CMOS 버튼을 사용하여 CMOS를 지울 수 없습니다.

---



CMOS 버튼



CMOS 버튼과 기타 보드 구성 요소를 찾으려면 해당 시스템을 위한 IPM(Illustrated Parts Map)을 참조하십시오.

---

5. 컴퓨터 덮개나 액세스 패널을 다시 부착합니다.

6. 외부 장치를 다시 연결합니다.
7. 컴퓨터에 전원을 연결하고 켭니다.



날짜, 시간과 함께 암호와 기타 특수 시스템 설정을 재설정해야 합니다.

암호 재설정에 대한 자세한 내용은 *데스크탑 관리 설명서*를 참조하십시오. Computer Setup에 대한 자세한 내용은 *Computer Setup (F10) 유틸리티 설명서*를 참조하십시오.

## Computer Setup을 사용한 CMOS 재설정

Computer Setup에서 CMOS를 재설정하려면 먼저 Computer Setup 유틸리티 메뉴에 액세스해야 합니다.

화면 오른쪽 하단에 Computer Setup 메시지가 표시되면 **F10** 키를 누르십시오. 필요한 경우 **Enter**를 눌러 제목 화면을 생략하십시오.



메시지가 표시되는 동안 **F10** 키를 누르지 않으면 컴퓨터를 끄고 다시 켜야만 유틸리티를 사용할 수 있습니다.

Computer Setup 유틸리티 메뉴에 선택할 수 있는 5개의 항목, 즉 **File, Storage, Security, Power, 및 Advanced**가 나타납니다.

CMOS를 기본 설정으로 재설정하려면 먼저 시간과 날짜를 설정하고 화살표 키 또는 **Tab** 키를 사용하여 **File > Set Defaults Exit**을 선택하십시오. 이 작업으로 부팅 순서와 기타 기본 설정과 같은 소프트웨어 설정이 재설정됩니다. 그러나, 새 하드웨어 찾기는 실행되지 않습니다.

암호 재설정에 대한 자세한 내용은 *데스크탑 관리 설명서*를 참조하십시오. Computer Setup에 대한 자세한 내용은 *Computer Setup (F10) 유틸리티 설명서*를 참조하십시오.

---

## 드라이브 보호 시스템(DPS)

DPS(드라이브 보호 시스템)는 선택한 컴퓨터에 설치된 하드 드라이브에 내장되어 있는 진단 도구입니다. DPS는 보증되지 않은 하드 드라이브 교체로 발생할 수 있는 진단 문제를 지원하도록 설계되었습니다.

이 시스템이 내장되어 있으면 설치된 각 하드 드라이브는 DPS를 사용하여 테스트되고 키 정보가 드라이브에 영구적으로 기록됩니다. DPS가 실행될 때마다 테스트 결과가 하드 드라이브에 기록됩니다. 서비스 제공 업체는 이 정보를 사용하여 DPS 소프트웨어가 실행되었던 상태를 진단할 수 있습니다.

DPS의 실행은 하드 드라이브에 있는 프로그램이나 데이터에 영향을 주지 않습니다. 테스트는 하드 드라이브 펌웨어에 상주하므로 컴퓨터가 운영 체제로 부팅되지 않더라도 실행할 수 있습니다. 테스트 실행에 필요한 시간은 하드 드라이브 제조업체와 크기에 따라 다르지만 대부분의 경우 기가바이트당 약 2분 정도 걸립니다.

하드 드라이브에 문제가 있으면 DPS를 사용하십시오. 컴퓨터에 **SMART Hard Drive Detect Imminent Failure** 메시지가 표시되는 경우에는 DPS를 실행할 필요 없는 대신 하드 드라이브 상의 정보를 백업하고 서비스 제공업체에 문의하여 하드 드라이브를 교체하십시오.

## Diagnostics for Windows를 통한 DPS 액세스

Diagnostics for Windows를 통해 DPS를 액세스하려면 다음 절차를 수행하십시오.

1. 컴퓨터를 켜고 **내 컴퓨터 > 제어판 > Diagnostics**를 선택합니다.

**Diagnostics** 화면에 5개의 항목, 즉 **Overview, Test, Status, Log,** 및 **Error**가 나타납니다.

2. **Test > Type of Test**를 선택합니다.

세 개의 테스트, 즉 **Quick Test, Complete Test** 및 **Custom Test**가 나타납니다.

3. **Custom Test**를 선택합니다.

두 개의 테스트 모드, 즉 **Interactive Mode**와 **Unattended Mode**가 표시됩니다.

4. **Interactive Test > Storage > Hard Drives**를 선택합니다.

5. 테스트할 드라이브 지정 > **Drive Protection System Test > Begin Testing**을 선택합니다.

테스트가 완료되면 테스트한 각 드라이브에 대해 다음 세 가지 메시지 중 하나가 표시됩니다.

- Test Succeeded. Completion Code 0.
- Test Aborted. Completion Code 1 또는 2.
- Test Failed. Drive Replacement Recommended. Completion Code 3 ~ 14

테스트가 실패하면 완료 코드를 기록하고, 컴퓨터 문제를 진단할 수 있도록 서비스 제공업체에 알려야 합니다.



## Computer Setup을 통한 DPS 액세스

컴퓨터가 제대로 켜지지 않으면 Computer Setup을 사용하여 DPS 프로그램에 액세스하십시오. DPS에 액세스하려면 다음 절차를 수행하십시오.

1. 컴퓨터를 켜거나 다시 시작합니다.
2. 화면 우측 하단에 F10 Setup 메시지가 나타나면 **F10** 키를 누릅니다.



메시지가 나타나는 동안 **F10** 키를 누르지 않으면 컴퓨터를 끄고 다시 켜야만 유틸리티를 사용할 수 있습니다.

Computer Setup 유틸리티 메뉴에 5개의 항목, 즉 **File, Storage, Security, Power, 및 Advanced**가 나타납니다.

3. **Storage > IDE DPS Self-Test**를 선택합니다.

컴퓨터에 설치된 DPS 진단 가능 하드 드라이브 목록이 화면에 나타납니다.



DPS가 진단할 수 있는 하드 드라이브가 설치되어 있지 않으면 화면에 **IDE DPS Self-Test** 옵션이 나타나지 않습니다.

4. 테스트할 하드 드라이브를 선택하고 화면의 지시에 따라 테스트 절차를 수행합니다.

테스트를 완료하면 다음 세 가지 메시지 중 하나가 표시됩니다.

- Test Succeeded. Completion Code 0.
- Test Aborted. Completion Code 1 또는 2.
- Test Failed. Drive Replacement Recommended. Completion Code 3 ~ 14

테스트가 실패하면 완료 코드를 기록하고, 컴퓨터 문제를 진단할 수 있도록 서비스 제공업체에 알려야 합니다.

## 아날로그/디지털 오디오 출력 설정

일부 컴퓨터에는 아날로그 또는 디지털 외부 스테레오 스피커를 지원하는 통합 오디오 솔루션이 있습니다. 이러한 시스템은 스피커의 종류를 자동 감지하고 적합한 신호를 출력할 수 있습니다. 아날로그, 디지털, 자동 감지 등의 출력 모드를 수동으로 변경하려면 운영 체제에 따라 다음 절차를 수행하십시오.



**출력 모드**를 디지털로 설정한 경우, 자동 감지나 아날로그 모드로 변환하기 전까지 내부 스피커와 외부 아날로그 스피커에서 음향이 출력되지 않습니다. **출력 모드**를 아날로그로 설정한 경우에는 자동 감지나 디지털 모드로 변경하기 전까지 외부 디지털 스피커가 작동하지 않습니다.

### Microsoft Windows 2000

1. 시작 > 설정 > 제어판을 누르고 시스템 아이콘을 두 번 눌러 시스템 등록 정보 창을 엽니다.
2. 시스템 등록 정보 창에서 장치 관리자를 선택합니다.
3. 사운드, 비디오 및 게임 컨트롤러 옆의 "+"를 눌러 하위 항목을 확장합니다.
4. 해당 오디오 장치를 두 번 누른 다음 등록 정보 창을 엽니다.
5. 설정의 구성 영역에서 출력 모드를 원하는 설정으로 변경합니다.
6. 확인을 눌러 등록 정보 창을 닫습니다.
7. 시스템 등록 정보 창을 닫습니다.
8. 제어판을 닫습니다.

## Microsoft Windows XP

1. 시작 > 제어판을 누른 다음 사운드, 음성 및 오디오 장치 아이콘을 두 번 누릅니다.
2. 하드웨어 탭을 선택합니다.
3. 해당 오디오 장치를 강조 표시합니다.
4. 등록 정보를 눌러 장치 등록 정보 창을 엽니다.
5. 등록 정보 탭을 누릅니다.
6. 사운드, 비디오 및 게임 컨트롤러 옆의 "+"를 눌러 하위 항목을 확장합니다.
7. 해당 드라이버를 눌러 강조 표시합니다.
8. 등록 정보를 누릅니다.
9. 설정을 누릅니다.
10. 출력 모드를 원하는 설정으로 변경합니다.
11. 확인을 눌러 등록 정보 창을 닫습니다.
12. 제어판을 닫습니다.

**가**

게임 포트 A-10  
고객 지원 2-2  
고객 지원 센터 2-41  
광 드라이브 문제 2-34  
깜박이는 표시등 A-13

**나**

날짜와 시간 표시 2-5  
네트워크 문제 2-29

**다**

드라이브 보호 시스템(DPS)  
    개요 C-1  
    액세스 C-2  
디스크 컨트롤러 오류 A-11

**마**

마우스 문제 2-25  
메모리  
    문제 해결. 2-32  
    오류 코드 A-3, A-4  
모니터  
    비디오가 흐리거나 2-19  
    빈 화면 2-17  
    선명하지 않은 글자 2-18  
    연결 확인 2-4  
문제  
    광 드라이브 2-34  
    네트워크 2-29  
    디스켓 2-11  
    디스플레이 2-17  
    마우스 2-26

메모리 2-21  
사소한 문제 2-3  
소프트웨어 2-40  
오디오 2-21  
인터넷 액세스 2-36  
일반 문제 2-5  
전원 공급 장치 2-8  
키보드 2-25  
프린터 2-24  
하드 드라이브 2-14  
하드웨어 설치 2-27  
CD-ROM 및 DVD 2-34  
DiskOnKey 2-36

**바**

병렬 포트 A-5  
보안 암호 B-1  
부팅 옵션  
    빠른 부팅 A-1  
    정식 부팅 A-1  
빈 화면 2-17  
빠른 부팅 A-1

**사**

설정 암호 B-1  
소프트웨어 문제 2-40  
소프트웨어, 보호 및 복원 1-12  
숫자 코드 A-2  
시스템 보드, 오류 코드 A-2  
시작 암호 B-1  
실시간 시계(RTC) 전지 2-5

**아**

## 암호

- 기능 B-1
- 설정 B-1
- 시작 B-1
- 점퍼 재설정 B-2
- 지우기 B-1

- 오디오 문제 2-21
- 오디오 출력 D-1
- 오디오 코드 A-13
- 오류 코드 A-1
- 유용한 정보 2-3
- 일반 문제 2-5

**자**

## 재설정

- 암호 점퍼 B-1
- CMOS B-1

- 점퍼 설정 2-14
- 정식 부팅 A-1
- 직렬 포트 A-8

**카**

## 컴퓨터 일시 정지 2-5

## 키보드

- 문제 해결. 2-25
- 오류 코드 A-5
- 테스트 2-3

**파**

## 표시등

- 전원 깜박임 A-13
- PS/2 키보드 깜박임 A-13

- 프로세서 오류 코드 A-4, A-8
- 프린터 문제 2-24
- 플로피 포트 A-7

**C**

## CD-ROM 또는 DVD 문제 2-34

## CMOS

- 백업 B-1
- 버튼 B-1, B-3
- 삭제 및 재설정 B-3

## Configuration Record 유틸리티

- 개요 1-9
- 설치 1-10
- 실행 1-10

**D**

## Diagnostics for Windows

- 감지 기능 1-2
- 개요 1-1
- 메뉴 표시줄 1-5
- 설치 1-3
- 테스트 실행 1-6

**M**

## MIDI 포트 A-10

**P**

## POST(전원 켤 때 자체 테스트)

- 모드 A-1
- 오류 메시지 A-1

**R**

## Remote Diagnostics Enabling Agent

- 개요 1-11
- 설치 1-12
- 실행 1-12

## RTC 전지 A-3

**S**

## SMART 하드 드라이브 A-10

**W**

## WOL 기능 2-29