

Computer Setup

Guia do Usuário

© Copyright 2006 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Microsoft e Windows são marcas registradas da Microsoft Corporation nos EUA. Bluetooth é marca comercial dos respectivos proprietários e utilizada sob licença pela Hewlett-Packard Company. Intel é uma marca comercial ou registrada da Intel Corporation ou suas subsidiárias nos Estados Unidos e em outros países. Java é uma marca comercial da Sun Microsystems, Inc. nos EUA.

As informações contidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso. As únicas garantias para produtos e serviços da HP são as estabelecidas nas declarações de garantia expressa que acompanham tais produtos e serviços. Nenhuma informação contida neste documento deve ser interpretada como uma garantia adicional. A HP não será responsável por erros técnicos ou editoriais nem por omissões contidos neste documento.

Primeira edição: maio de 2006

Número de peça: 416133–201

Conteúdo

1 Acesso ao utilitário Computer Setup

2 Configurações de fábrica no Computer Setup

3 Menus do Computer Setup

Menu Arquivo	5
Menu Segurança	6
Menu Diagnósticos	7
Menu Configuração do Sistema	7

Índice	9
--------------	---

1 Acesso ao utilitário Computer Setup

O Computer Setup é um utilitário pré-instalado, com base na ROM, que pode ser usado mesmo se o sistema operacional não estiver funcionando ou não carregar.



Nota Alguns dos itens de menu do Computer Setup listados neste guia podem não ser suportados por seu computador.

Nota Dispositivos apontadores não são suportados no utilitário Computer Setup. É necessário utilizar o teclado para navegar e selecionar opções.

Nota Um teclado externo conectado na interface USB só pode ser utilizado pelo Computer Setup se o suporte de herança USB estiver ativado.

As informações e configurações contidas no Computer Setup são acessadas nos menus Arquivo, Segurança, Diagnósticos e Configuração do Sistema.

1. Abra o Computer Setup ligando ou reiniciando o computador e, em seguida, pressione **f10** enquanto a mensagem "F10 = ROM Based Setup" estiver sendo exibida no canto inferior esquerdo da tela.

No Computer Setup, os seguintes atalhos estão disponíveis:

- Para alterar o idioma, pressione **f2**.
 - Para exibir informações de navegação, pressione **f1**.
 - Para fechar caixas de diálogo abertas e retornar à tela principal do Computer Setup, pressione **esc**.
2. Selecione o menu **Arquivo, Segurança, Diagnósticos** ou **Configuração do Sistema**.
 3. Para sair do Computer Setup, escolha um dos seguintes métodos:
 - Para sair do Computer Setup sem salvar suas preferências, use as teclas de seta para selecionar **Arquivo > Ignorar alterações e sair**. A partir daí, siga as instruções que aparecem na tela.
 - Para salvar suas preferências e sair do utilitário Computer Setup, use as teclas de seta para selecionar **Arquivo > Salvar alterações e sair**. A partir daí, siga as instruções que aparecem na tela.

Suas preferências entram em vigor quando o computador é reiniciado.

2 Configurações de fábrica no Computer Setup

Para retornar todas as configurações no utilitário Computer Setup aos valores definidos na fábrica:

1. Abra o Computer Setup ligando ou reiniciando o computador e, em seguida, pressione **f10** enquanto a mensagem "F10 = ROM Based Setup" estiver sendo exibida no canto inferior esquerdo da tela.

No Computer Setup, os seguintes atalhos estão disponíveis:

- Para alterar o idioma, pressione **f2**.
 - Para exibir informações de navegação, pressione **f1**.
 - Para fechar caixas de diálogo abertas e retornar à tela principal do Computer Setup, pressione **esc**.
2. Utilize as teclas de seta para selecionar **Arquivo > Restaurar padrões** e, em seguida, pressione **Enter**.
 3. Quando a caixa de diálogo de confirmação for exibida, pressione **f10**.
 4. Marque a caixa de seleção **Restaurar padrões** e pressione **enter**.
 5. Para confirmar a restauração, pressione **f10**.
 6. Para salvar suas preferências e sair do utilitário Computer Setup, use as teclas de seta para selecionar **Arquivo > Salvar alterações e sair**. A partir daí, siga as instruções que aparecem na tela.

Suas preferências entram em vigor quando o computador é reiniciado.



Nota Suas configurações de senha e segurança não são alteradas quando as configurações de fábrica são restauradas.

3 Menus do Computer Setup

As tabelas de menu apresentadas nesta seção fornecem uma visão geral das opções do utilitário Computer Setup.






Nota Alguns dos itens de menu do Computer Setup listados neste capítulo podem não ser suportados por seu computador.

Menu Arquivo

Selecione	Para
Informações do sistema	<ul style="list-style-type: none">• Visualizar informações de identificação do computador e de baterias no sistema.• Visualizar informações de especificação do processador, o tamanho da memória e do cache, a ROM do sistema, a revisão do vídeo e a versão da controladora do teclado.
Restaurar padrões	Substituir os parâmetros de configuração no utilitário Computer Setup pelas configurações de fábrica. As configurações de senha e segurança não são alteradas quando as configurações de fábrica são restauradas.
Ignorar alterações e sair	Cancelar alterações inseridas durante a sessão atual. Em seguida, saia do aplicativo e reinicie o computador.
Salvar alterações e sair	Salvar alterações inseridas durante a sessão atual. Em seguida, saia do aplicativo e reinicie o computador. Suas alterações entram em vigor quando o computador reinicia.

Menu Segurança


Selecione	Para
Senha de configuração	Digitar, alterar ou excluir uma senha de configuração.
Senha de inicialização	Digitar, alterar ou excluir uma senha de inicialização.
Opções de senha	<ul style="list-style-type: none">• Ativar/desativar a segurança estrita.• Ativar/desativar a solicitação de senha na reinicialização do computador.
Senhas do DriveLock	<ul style="list-style-type: none">• Ativar/desativar a função DriveLock na unidade de disco rígido ou unidade de disco rígido MultiBay opcional de qualquer computador.• Alterar uma senha de usuário DriveLock ou a senha mestre. <p> Nota As configurações de DriveLock ficam acessíveis somente quando você entra no Computer Setup ao ligar (e não ao reiniciar) o computador.</p>
Segurança Smart Card	Ativar/desativar o suporte de autenticação na inicialização por smart card e Java™ Card. <p> Nota A autenticação na inicialização por smart cards é suportada somente em computadores com smart card readers opcionais.</p> <p>Nota É necessário ter uma senha de administrador para alterar esta configuração.</p>
Segurança TPM Card	Ativar/desativar o suporte a TPM (Trusted Platform Module) Embedded Security, que protege o computador contra acesso não-autorizado a funções do proprietário no Embedded Security for ProtectTools. Para obter mais informações, consulte o <i>Guia de Referência do ProtectTools Security Manager</i> localizado no Centro de ajuda e suporte, ou consulte a Ajuda on-line do Credential Manager for ProtectTools. <p> Nota É necessário ter uma senha de administrador para alterar esta configuração.</p>
IDs do sistema	Inserir informações contidas na etiqueta de controle de ativo e de propriedade do computador definida pelo usuário.

Menu Diagnósticos

Selecione	Para
Opções de autoteste da unidade de disco rígido	Executar um autoteste completo em qualquer unidade de disco rígido existente no sistema ou qualquer unidade de disco rígido MultiBay opcional.
Verificação da memória	Executar uma verificação completa da memória do sistema.

Menu Configuração do Sistema

Selecione	Para
Idioma (ou pressione f2)	Alterar o idioma do utilitário Computer Setup.
Opções de inicialização	<ul style="list-style-type: none">Definir o delay para f10 e f12 ao iniciar.Ativar/desativar a inicialização por CD-ROM.Ativar/desativar a inicialização por disquete.Ativar/desativar a inicialização por adaptador de rede interno e definir o modo de inicialização (PXE ou RPL).Ativar/desativar o MultiBoot, que define uma seqüência de inicialização que pode incluir a maioria dos dispositivos de inicialização existentes no sistema.Definir o delay para Express Boot Popup em segundos.Definir a seqüência de inicialização.
Configurações de dispositivo	<ul style="list-style-type: none">Trocar as funções da tecla fn e da tecla ctrl da esquerda.Ativar/desativar o suporte de herança USB. Quando ativado, o suporte de herança USB permite que:<ul style="list-style-type: none">Um teclado, mouse ou hub USB funcione no Computer Setup mesmo se não houver um sistema operacional Microsoft® Windows® carregado.O computador inicie a partir de dispositivos USB inicializáveis, incluindo uma unidade de disco rígido, unidade de disquete ou unidade óptica conectada através da porta USB ao computador ou a um dispositivo de acoplamento opcional (somente em determinados modelos).Selecionar um modo de porta paralela: EPP (Enhanced Parallel Port), padrão, bidirecional ou ECP (Enhanced Capabilities Port).

Selecione	Para
	<ul style="list-style-type: none"> • Ativar/desativar transferências de dados DMA BIOS (somente em determinados modelos). • Ativar/desativar o ventilador do sistema quando conectado a uma tomada de CA. • Ativar/desativar o recurso Execution Disable (Desativação de execução) para Intel ou AMD PSAE. Quando ativado, o processador pode desativar alguma execução de código de vírus, o que ajuda a aumentar a segurança do computador. • Ativar/desativar o Suporte Nativo SATA. • Ativar/desativar a CPU de dupla capacidade. • Ativar/desativar o carregamento rápido da bateria secundária.
Opções de dispositivo integrado	<ul style="list-style-type: none"> • Ativar/desativar o rádio de dispositivo WWAN integrado. • Ativar/desativar o rádio de dispositivo WLAN integrado. • Ativar/desativar o rádio de dispositivo Bluetooth® integrado. • Ativar/desativar a alternância de LAN/WLAN. Quando ativado, alterna para uma WLAN quando uma LAN não estiver disponível ou estiver desconectada. • Ativar/desativar o Modo de Economia de Energia da LAN. Quando ativado, economiza energia desligando a LAN quando esta não está em uso. • Ativar/desativar o sensor de luz ambiente.
Opções de porta	<ul style="list-style-type: none"> • Ativar/desativar a porta serial. • Ativar/desativar a porta de infravermelho. • Ativar/desativar a porta paralela. • Ativar/desativar o leitor de mídia flash. • Ativar/desativar a porta USB. <div data-bbox="651 1528 1104 1654" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;">  <p>CUIDADO Desativar a porta USB também desativa os dispositivos MultiBay e os dispositivos ExpressCard no replicador de porta avançado.</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> • Ativar/desativar o slot de cardbus. • Ativar/desativar o slot de ExpressCard.

Índice

C

- Computer Setup
 - acesso 1
 - menu Arquivo 5
 - menu Configuração do Sistema 7
 - menu Diagnósticos 7
 - menu Segurança 6
 - restauração de padrões 3

E

- Execution Disable (Desativação de execução) 8

I

- idioma, alteração no Computer Setup 7
- informações do sistema 5

M

- menu Arquivo 5
- menu Configuração do Sistema 7
- menu Diagnósticos 7
- menu Segurança 6
- Modo de Economia de Energia da LAN 8
- modo de porta paralela 7

O

- opções de inicialização 7

R

- restaurar padrões 3

S

- senhas 6
- seqüência de inicialização 7
- suporte de herança USB 7

T

- teste da unidade de disco rígido 7

U

- unidades, seqüência de inicialização 7
- utilitário de configuração
 - acesso 1
 - menu Arquivo 5
 - menu Configuração do Sistema 7
 - menu Diagnósticos 7
 - menu Segurança 6
 - restauração de padrões 3

V

- ventilador do sistema 8
- verificação da memória 7

