

Utilidad de configuración

Guía del usuario

© Copyright 2006 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Microsoft y Windows son marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation en los Estados Unidos. Bluetooth es una marca comercial de su propietario utilizada por Hewlett-Packard Company bajo licencia. Intel es una marca comercial o una marca comercial registrada de Intel Corporation o de sus subsidiarias en Estados Unidos y en otros países. Java es una marca comercial de los EE. UU. de Sun Microsystems, Inc.

La información contenida en el presente documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías para los productos y servicios de HP están estipuladas en las declaraciones expresas de garantía que acompañan a dichos productos y servicios. La información contenida en este documento no debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabilizará por errores técnicos o de edición ni por omisiones contenidas en el presente documento.

Primera edición: mayo de 2006

Número de referencia del documento:
416133-E51

Tabla de contenidos

1 Acceso a la utilidad de configuración

2 Configuración de fábrica de la utilidad de configuración

3 Menús de la utilidad de configuración

| | |
|--------------------------------------|---|
| Menú Archivo | 5 |
| Menú Seguridad | 6 |
| Menú Diagnóstico | 7 |
| Menú Configuración del sistema | 7 |

| | |
|--------------|---|
| Índice | 9 |
|--------------|---|

1 Acceso a la utilidad de configuración

La utilidad de configuración es una utilidad preinstalada basada en la ROM que se puede usar incluso cuando el sistema operativo no está funcionando o no se puede cargar.



Nota Algunos de los elementos del menú de la utilidad de configuración listados en esta guía pueden no corresponder a su equipo.

Nota Los dispositivos señaladores no son admitidos en la utilidad de configuración. Para navegar y realizar las selecciones debe utilizar el teclado.

Nota Sólo se puede usar un teclado externo conectado a través de USB con la utilidad de configuración si el soporte para USB heredado está activado.

Es posible acceder a la información y a los parámetros de la utilidad de configuración desde los menús Archivo, Seguridad, Diagnósticos y Configuración del sistema.

1. Abra la utilidad de configuración iniciando o reiniciando el equipo y luego presionando **f10** mientras aparece el mensaje "F10 = ROM Based Setup" en el ángulo inferior izquierdo de la pantalla.

En la utilidad de configuración se encuentran disponibles los siguientes accesos directos:

- Para cambiar el idioma, presione **f2**.
 - Para ver información de navegación, presione **f1**.
 - Para cerrar cuadros de diálogo y volver a la pantalla principal de la utilidad de configuración, presione **esc**.
2. Seleccione el menú **Archivo, Seguridad, Diagnósticos o Configuración del sistema**.
 3. Para salir de la utilidad de configuración, elija uno de los siguientes pasos:
 - Para salir de la utilidad de configuración sin guardar sus preferencias, use las teclas de flecha para seleccionar **Archivo > Salir descartando los cambios**. Luego, siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.
 - Para guardar sus preferencias y salir de la utilidad de configuración, use las teclas de flecha para seleccionar **Archivo > Salir guardando los cambios**. Luego, siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.

Las preferencias se aplicarán al reiniciar el equipo.

2 Configuración de fábrica de la utilidad de configuración

Para hacer que todos los parámetros de la utilidad de configuración vuelvan a los valores configurados de fábrica:

1. Abra la utilidad de configuración iniciando o reiniciando el equipo y luego presionando **f10** mientras aparece el mensaje "F10 = ROM Based Setup" en el ángulo inferior izquierdo de la pantalla.

En la utilidad de configuración se encuentran disponibles los siguientes accesos directos:

- Para cambiar el idioma, presione **f2**.
 - Para ver información de navegación, presione **f1**.
 - Para cerrar cuadros de diálogo y volver a la pantalla principal de la utilidad de configuración, presione **esc**.
2. Use las teclas de flecha para seleccionar **Archivo > Cargar config. predeterminada** y luego presione **intro**.
 3. Cuando se abra el cuadro de diálogo de confirmación, presione **f10**.
 4. Seleccione la casilla de verificación **Cargar config. predeterminada** y luego presione **intro**.
 5. Para confirmar la restauración, presione **f10**.
 6. Para guardar sus preferencias y salir de la utilidad de configuración, use las teclas de flecha para seleccionar **Archivo > Salir guardando los cambios**. Luego, siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.

Las preferencias se aplicarán al reiniciar el equipo.



Nota Su contraseña y las configuraciones de seguridad no cambian cuando se restauran los valores predeterminados de fábrica.

3 Menús de la utilidad de configuración

Las tablas de menús que aparecen en esta sección brindan una visión general acerca de las opciones de la utilidad de configuración.






Nota Algunos de los elementos del menú de la utilidad de configuración listados en este capítulo pueden no corresponder a su equipo.

Menú Archivo

| Seleccione | Para |
|-------------------------------|--|
| Información del sistema | <ul style="list-style-type: none">• Ver información de identificación del equipo y de las baterías que se encuentran en el sistema.• Ver información de las especificaciones del procesador, caché y tamaño de la memoria, ROM del sistema, revisión del vídeo y versión del controlador del teclado. |
| Cargar config. predeterminada | Reemplazar los valores de configuración de la utilidad de configuración por los valores predeterminados de fábrica. Su contraseña y las configuraciones de seguridad no cambian cuando se restauran los valores predeterminados de fábrica. |
| Salir descartando los cambios | Cancelar los cambios ingresados durante la sesión actual. Luego, salga y reinicie el equipo. |
| Salir guardando los cambios | Guardar cambios ingresados durante la sesión actual. Luego, salga y reinicie el equipo. Sus cambios se aplicarán cuando se reinicie el equipo. |

Menú Seguridad


| Seleccione | Para |
|-----------------------------|--|
| Contraseña de configuración | Ingresar, cambiar o eliminar una contraseña de configuración |
| Contraseña de inicio | Ingresar, cambiar o eliminar una contraseña de inicio. |
| Opciones de contraseña | <ul style="list-style-type: none">• Activar/desactivar medidas estrictas de seguridad.• Activar/desactivar requerimiento de contraseña cuando se reinicia el equipo. |
| Contraseñas de DriveLock | <ul style="list-style-type: none">• Activar/desactivar DriveLock en cualquier unidad de disco duro del equipo y en unidades de disco duro de un compartimento multiuso opcional.• Cambiar la contraseña maestra o del usuario de DriveLock. |
| |  <p>Nota Sólo es posible acceder a la configuración de DriveLock cuando ingresa a la utilidad de configuración iniciando (no reiniciando) el equipo.</p> |
| Seguridad Smart Card | Activar/desactivar soporte para smart card y autenticación de encendido Java™ Card. |
| |  <p>Nota La autenticación de encendido para smart card sólo es admitida en equipos con lectores de smart card opcionales.</p> <p>Nota Para cambiar esta configuración debe tener una contraseña de administrador.</p> |
| Seguridad TPM card | Activar/desactivar soporte para TPM (módulo de plataforma segura) Embedded Security, que protege al equipo contra acceso no autorizado a las funciones del propietario en Embedded Security for ProtectTools. Para obtener más información, consulte la <i>Guía de referencia del administrador de seguridad de ProtectTools</i> que se encuentra en el Centro de ayuda y soporte técnico o consulte la ayuda en línea de Credential Manager for ProtectTools. |
| |  <p>Nota Para cambiar esta configuración debe tener una contraseña de administrador.</p> |
| ID del sistema | Ingresar etiquetas de activos del equipo y de propiedad definidas por el usuario. |

Menú Diagnóstico

| Seleccione | Para |
|---|--|
| Opciones de autoprueba de la unidad de disco duro | Ejecutar una autoprueba completa de cualquier unidad de disco duro del sistema o cualquier unidad de disco duro de un compartimento multiusuario opcional. |
| Verificación de memoria | Ejecutar una verificación completa de la memoria del sistema. |

Menú Configuración del sistema

| Seleccione | Para |
|--------------------------------|---|
| Idioma (o presione f2) | Cambiar el idioma de la utilidad de configuración. |
| Opciones de inicio | <ul style="list-style-type: none">• Determinar la demora de f10 y f12 durante el inicio.• Activar/desactivar el inicio por CD-ROM.• Activar/desactivar el inicio por disco flexible.• Activar/desactivar el inicio por adaptador de red interno y determinar el modo de inicio (PXE o RPL).• Activar/desactivar MultiBoot, que establece una secuencia de inicio que puede incluir la mayoría de los dispositivos aptos para inicio del sistema.• Determinar la demora emergente de Express Boot en segundos.• Definir el orden de inicio. |
| Configuración del dispositivo | <ul style="list-style-type: none">• Intercambiar las funciones de la tecla fn y la tecla ctrl izquierda.• Activar/desactivar el soporte para USB heredado. Cuando está activado, el soporte para USB heredado permite que:<ul style="list-style-type: none">• Un teclado, un mouse y el concentrador USB funcionen en la utilidad de configuración incluso cuando no haya un sistema operativo Microsoft® Windows® cargado.• El equipo se inicie desde dispositivos USB aptos para inicio, incluyendo una unidad de disco duro, una unidad de disquete o una unidad óptica conectada por un puerto USB al equipo o a un dispositivo de acoplamiento opcional (sólo en algunos modelos).• Seleccionar un modo de puerto paralelo: EPP (puerto paralelo mejorado), estándar, bidireccional o ECP (puerto con capacidades mejoradas). |

| Seleccione | Para |
|-------------------------------------|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Activar/desactivar transferencias de datos BIOS DMA (sólo en algunos modelos). • Activar/desactivar el ventilador del sistema cuando se conecta a una salida de alimentación de CA. • Activar/desactivar desactivación de ejecución Intel o AMD PSAE. Cuando está activada, el procesador puede desactivar algunas ejecuciones de códigos de virus, lo que ayuda a mejorar la seguridad del equipo. • Activar/desactivar soporte nativo SATA • Activar/desactivar CPU de doble núcleo. • Activar/desactivar carga rápida de la batería secundaria |
| Opciones de dispositivo incorporado | <ul style="list-style-type: none"> • Activar/desactivar radio de dispositivo WWAN incorporado. • Activar/desactivar radio de dispositivo WWAN incorporado. • Activar/desactivar radio de dispositivo Bluetooth® incorporado. • Activar/desactivar alternancia LAN/WLAN. Cuando está activada, alterna a una WLAN cuando una LAN no está disponible o está desconectada. • Activar/desactivar modo de ahorro de energía de LAN. Cuando está activado, ahorra energía apagando la LAN cuando no está en uso. • Activar/desactivar el sensor de luz ambiental. |
| Opciones de puerto | <ul style="list-style-type: none"> • Activar/desactivar el puerto en serie. • Activar/desactivar el puerto de infrarrojos. • Activar/desactivar el puerto paralelo. • Activar/desactivar el lector de medios flash. • Activar/desactivar el puerto USB. |
| | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">  <p>PRECAUCIÓN La desactivación del puerto USB también desactiva los dispositivos del compartimento multiuso y los dispositivos ExpressCard en el replicador de puerto avanzado.</p> </div> |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Activar/desactivar la ranura cardbus. • Activar/desactivar la ranura para ExpressCard. |

Índice

A

Ahorro de energía de LAN 8

C

contraseñas 6

D

Desactivación de ejecución 8

I

idioma, cambio en la utilidad de configuración 7

información del sistema 5

M

Menú Archivo 5

Menú Configuración del sistema 7

Menú Diagnóstico 7

Menú Seguridad 6

modo de puerto paralelo 7

O

opciones de inicio 7

orden de inicio 7

P

prueba de unidad de disco duro 7

R

restaurar valores predeterminados 3

S

Soporte USB heredado 7

U

unidades, orden de inicio 7

utilidad de configuración

acceso 1

Menú Archivo 5

Menú Configuración del sistema 7

Menú Diagnóstico 7

Menú Seguridad 6

restauración de valores predeterminados 3

Utilidad de configuración

acceso 1

Menú Archivo 5

Menú Configuración del sistema 7

Menú Diagnóstico 7

Menú Seguridad 6

V

ventilador del sistema 8

verificación de memoria 7

