

# Computer Setup

---

Používateľská príručka

© Copyright 2006 Hewlett-Packard  
Development Company, L.P.

Microsoft a Windows sú registrované ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth je ochranná známka príslušného vlastníka a spoločnosť Hewlett-Packard Company ju používa na základe licencie. Intel je obchodná známka alebo registrovaná obchodná známka spoločnosti Intel Corporation alebo jej pobočiek v Spojených štátoch amerických a iných krajinách. Java je obchodná známka spoločnosti Sun Microsystems, Inc. registrovaná v USA.

Informácie obsiahnuté v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Jediné záruky vzťahujúce sa na produkty a služby spoločnosti HP sú uvedené v prehláseniach o výslovnej záruke, ktoré sa dodávajú spolu s produktmi a službami. Žiadne informácie uvedené v tejto príručke nemožno považovať za dodatočnú záruku. Spoločnosť HP nechce program Computer Setup ukončiť bez uloženia nastavení, pomocou klávesov sonost HP nie je zodpovedná za technické alebo redakčné chyby či vynechaný text v tejto príručke.

Prvé vydanie: máj 2006

Katalógové číslo dokumentu: 416133-231

# Obsah

## 1 Prístup k programu Computer Setup

## 2 Nastavenia z výroby programu Computer Setup

## 3 Ponuky programu Computer Setup

Ponuka File (Súbor) .....	5
Ponuka Security (Zabezpečenie) .....	6
Ponuka Diagnostics (Diagnostika) .....	7
Ponuka System Configuration (Konfigurácia systému) .....	7

Index .....	11
-------------	----



# 1 Prístup k programu Computer Setup

Program Computer Setup je predinštalovaný obslužný program, ktorý sa môže používať aj v prípade, keď operačný systém nepracuje, alebo ho nie je možné spustiť.



**Poznámka** Niektoré položky ponuky programu Computer Setup uvedené v tejto príručke nemusia byť vašim počítačom podporované.

**Poznámka** Ukazovacie zariadenia nie sú v programe Computer Setup podporované. Na navigáciu a výbery musíte použiť klávesnicu.

**Poznámka** Externú klávesnicu pripojenú pomocou zbernice USB možno v programe Computer Setup použiť len v prípade, ak je zapnutá podpora starších zariadení USB.

Prístup k informáciám a nastaveniam v programe Computer Setup získate v ponukách File (Súbor), Security (Zabezpečenie), Diagnostics (Dagnostika) a System Configuration (Konfigurácia systému).

1. Spustíte obslužný program Computer Setup zapnutím alebo reštartovaním počítača a počas zobrazenia hlásenia „F10=ROM Based Setup“ v ľavom dolnom rohu obrazovky stlačte kláves **f10**.

V programe Computer Setup sú k dispozícii tieto klávesové skratky:

- Ak chcete zmeniť jazyk, stlačte kláves **f2**.
  - Ak chcete zobrazíť pokyny pre navigáciu, stlačte kláves **f1**.
  - Ak chcete zatvoriť dialógové okná a vrátiť sa na hlavnú obrazovku programu Computer Setup, stlačte kláves **esc**.
2. Vyberte si ponuku **Files, Security, Diagnostics** (Súbory, Zabezpečenie, Diagnostika) alebo **System Configuration** (Konfigurácia systému).
  3. Ak chcete ukončiť program Computer Setup, vykonajte jeden z nasledovných krokov:
    - Ak chcete program Computer Setup ukončiť bez uloženia nastavení, pomocou klávesov so šípkami vyberte položku **File > Ignore Changes and Exit** (Súbor > Ignorovať zmeny a skončiť). Potom postupujte podľa pokynov na obrazovke.
    - Ak chcete uložiť nastavenia a ukončiť program Computer Setup, pomocou klávesov so šípkami vyberte položku **File > Save Changes and Exit** (Súbor > Uložiť zmeny a skončiť). Potom postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Nastavené parametre sa prejavia po reštartovaní počítača.



## 2 Nastavenia z výroby programu Computer Setup

Ak chcete pre všetky nastavenia programu Computer Setup obnoviť hodnoty nastavené výrobcom, použite nasledovný postup:

1. Spustíte obslužný program Computer Setup zapnutím alebo reštartovaním počítača a počas zobrazenia hlásenia „F10=ROM Based Setup“ v ľavom dolnom rohu obrazovky stlačte kláves **f10**.

V programe Computer Setup sú k dispozícii tieto klávesové skratky:

- Ak chcete zmeniť jazyk, stlačte kláves **f2**.
  - Ak chcete zobraziť pokyny pre navigáciu, stlačte kláves **f1**.
  - Ak chcete zatvoriť dialógové okná a vrátiť sa na hlavnú obrazovku programu Computer Setup, stlačte kláves **esc**.
2. Pomocou klávesov so šípkami vyberte položku **File > Restore defaults** (Súbor > Obnoviť predvolené nastavenia) a potom stlačte kláves **enter**.
  3. Keď sa objaví dialógové okno s potvrdením, stlačte kláves **f10**.
  4. Začiarknite políčko **Restore defaults** (Obnoviť predvolené nastavenia) a stlačte kláves **enter**.
  5. Obnovenie potvrdíte stlačením klávesu **f10**.
  6. Ak chcete uložiť nastavenia a ukončiť program Computer Setup, pomocou klávesov so šípkami vyberte položku **File > Save Changes and Exit** (Súbor > Uložiť zmeny a skončiť). Potom postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Nastavené parametre sa prejavia po reštartovaní počítača.



---

**Poznámka** Vaše nastavenia hesiel a zabezpečenia sa po obnovení nastavení z výroby nezmenia.

---





# 3 Ponuky programu Computer Setup

Prehľad možností programu Computer Setup je k dispozícii v tabuľkách ponúk v tejto časti.






**Poznámka** Niektoré položky ponuky programu Computer Setup uvedené v tejto kapitole nemusia byť vašim počítačom podporované.

## Ponuka File (Súbor)

Položka	Použitie
System information (Systémové informácie)	<ul style="list-style-type: none"><li>Zobrazenie identifikačnej informácie o počítači a batériách v systéme.</li><li>Zobrazenie špecifikačnej informácie o procesore, pamäti, vyrovnávacej pamäti, systémovej pamäti ROM, revízii videa a verzii radiča klávesnice.</li></ul>
Restore defaults (Obnoviť predvolené nastavenia)	Nahradí nastavenia konfigurácie v programe Computer Setup nastaveniami z výroby. (Nastavenia hesiel a zabezpečenia sa po obnovení nastavení z výroby nezmenia.)
Ignore changes and exit (Ignorovať zmeny a skončiť)	Zruší zmeny nastavení zadané počas aktuálnej relácie. Potom ukončí program a reštartuje počítač.
Save changes and exit (Uložiť zmeny a skončiť)	Uloží zmeny nastavení zadané počas aktuálnej relácie. Potom ukončí program a reštartuje počítač. Zmeny sa prejavia po reštartovaní počítača.

# Ponuka Security (Zabezpečenie)


Položka	Použitie
Nastavovacie heslo	Umožňuje zadať, zmeniť alebo odstrániť heslo programu Setup.
Power-On password (Heslo pri zapnutí)	Umožňuje zadať, zmeniť alebo odstrániť heslo pri zapnutí.
Password options (Možnosti pre heslá)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Umožňuje zapnúť alebo vypnúť funkcie zabezpečenia.</li><li>• Umožňuje zapnúť alebo vypnúť heslá uplatňované pri reštarte počítača.</li></ul>
DriveLock passwords (Heslá pre funkciu DriveLock)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Umožňuje zapnúť alebo vypnúť funkciu DriveLock na ľubovoľnom pevnom disku a voliteľných pevných diskoch MultiBay.</li><li>• Umožňuje zmeniť používateľské alebo servisné heslo pre funkciu DriveLock.</li></ul>
	 <b>Poznámka</b> Prístup k nastaveniam funkcie DriveLock je možný len v prípade, že program Computer Setup spustíte zapnutím počítača, nie jeho reštartovaním.
Smart Card security (Zabezpečenie inteligentnou kartou)	Slúži na zapnutie alebo vypnutie podpory overovania inteligentnou kartou Smart Card a Java™ Card pri spustení systému.
	 <b>Poznámka</b> Overovanie pri spustení systému inteligentnými kartami je podporované len na počítačoch s voliteľnými čítačmi inteligentných kariet.
	<b>Poznámka</b> Na zmenu tohto nastavenia potrebujete heslo správcu.
TPM Card Security (Zabezpečenie kartou TPM)	Umožňuje zapnúť alebo vypnúť podporu pre TPM (Trusted Platform Module) Embedded Security (Integrované zabezpečenie TPM), ktoré chráni počítač pred neoprávneným prístupom k funkciám vlastníka v nástroji Embedded Security for ProtectTools. Ďalšie informácie nájdete v príručke <i>ProtectTools Security Manager Reference Guide</i> , ktorá sa nachádza v centre pomoci a technickej podpory (Help and Support Center) alebo v online pomocníkovi nástroja Credential Manager for ProtectTools.
	 <b>Poznámka</b> Na zmenu tohto nastavenia potrebujete heslo správcu.
System IDs (Identifikačné údaje systému)	Používateľovi umožňuje zadať označenie počítača a vlastníka.

## Ponuka Diagnostics (Diagnostika)

Položka	Použitie
Hard Drive Self-Test options (Možnosti automatického testovania pevných diskov)	Spustí komplexné automatické testovanie ľubovoľného pevného disku v systéme alebo voliteľného pevného disku MultiBay.
Memory Check (Kontrola pamäte)	Slúži na spustenie komplexnej kontroly pamäte systému.

## Ponuka System Configuration (Konfigurácia systému)

Položka	Použitie
Language (Jazyk) (alebo stlačte kláves f2)	Umožňuje zmeniť jazyk programu Computer Setup.
Boot Options (Možnosti spúšťania systému)	<ul style="list-style-type: none"><li>Slúži na nastavenie časového limitu pre stlačenie klávesov f10 a f12 pri spúšťaní.</li><li>Umožňuje zapnúť alebo vypnúť spúšťanie z disku CD-ROM.</li><li>Umožňuje zapnúť alebo vypnúť spúšťanie z diskety.</li><li>Umožňuje zapnúť alebo vypnúť spúšťanie z interného sieťového adaptéra a nastaviť režim spúšťania (PXE alebo RPL).</li><li>Umožňuje zapnúť alebo vypnúť funkciu MultiBoot, ktorá nastaví poradie spúšťania systému tak, aby zahŕňalo väčšinu spúšťacích zariadení v systéme.</li><li>Umožňuje nastaviť čas spustenia programu Express Boot Popup v sekundách.</li><li>Umožňuje nastaviť poradie spúšťania.</li></ul>
Device configurations (Konfigurácie zariadení)	<ul style="list-style-type: none"><li>Umožňuje výmenu funkcií klávesu fn a ľavého klávesu ctrl.</li><li>Slúži na zapnutie alebo vypnutie podpory rozhrania USB. Pri zapnutí umožňuje<ul style="list-style-type: none"><li>použitie klávesnice, myši a dátových rozvádzačov USB v programe Computer Setup aj v prípade, keď operačný systém Microsoft® Windows® nie je zavedený,</li><li>spustenie počítača zo spúšťacieho zariadenia USB, vrátane pevného disku, diskety alebo optického disku pripojeného cez port USB k počítaču alebo k voliteľnému stolnému zariadeniu (len vybrané modely).</li></ul></li><li>Umožňuje výber režimu paralelného portu: EPP (Enhanced Parallel Port), štandardný,</li></ul>

Položka	Použitie
	<p>obojsmerný alebo ECP (Enhanced Capabilities Port).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Umožňuje zapnúť alebo vypnúť prenos dát BIOS DMA (len vybrané modely)</li> <li>• Umožňuje zapnúť alebo vypnúť ventilátor systému pri zapojení do elektrickej zásuvky so striedavým prúdom.</li> <li>• Umožňuje zapnúť alebo vypnúť funkciu Intel alebo AMD PSAE Execution Disable. Pri zapnutí procesor nemusí vykonať niektoré inštrukcie kódu vírusov, čo zvyšuje zabezpečenie počítača.</li> <li>• Slúži na zapnutie alebo vypnutie podpory rozhrania SATA.</li> <li>• Slúži na zapnutie alebo vypnutie funkcie Dual Core CPU.</li> <li>• Slúži na zapnutie alebo vypnutie funkcie Secondary Battery Fast Charge.</li> </ul>
Built-In Device Options (Možnosti zabudovaných zariadení)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Slúži na zapnutie alebo vypnutie zabudovaného vysielача zariadenia WWAN.</li> <li>• Slúži na zapnutie alebo vypnutie zabudovaného vysielача zariadenia WLAN.</li> <li>• Umožňuje zapnúť alebo vypnúť vysielач zariadenia Bluetooth®.</li> <li>• Umožňuje zapnúť alebo vypnúť prepínanie medzi sieťou LAN a WLAN. Pri zapnutí prepína na sieť WLAN, keď sieť LAN nie je pripojená alebo nie je k dispozícii.</li> <li>• Umožňuje zapnúť alebo vypnúť úsporný režim siete LAN. Pri zapnutí sa šetrí energia vypnutím siete LAN, keď sa nepoužíva.</li> <li>• Umožňuje zapnúť alebo vypnúť senzor svetla okolia.</li> </ul>
Port Options (Možnosti portov)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Umožňuje zapnúť alebo vypnúť sériový port.</li> <li>• Umožňuje zapnúť alebo vypnúť infračervený port.</li> <li>• Umožňuje zapnúť alebo vypnúť paralelný port.</li> <li>• Umožňuje zapnúť alebo vypnúť čítač flash médií.</li> <li>• Umožňuje zapnúť alebo vypnúť port USB.</li> </ul> <p> <b>POZOR</b> Vypnutie portu USB vypne aj zariadenia MultiBay a zariadenia ExpressCard na replikátore rozšíreného portu.</p>

Položka	Použitie
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Umožňuje zapnúť alebo vypnúť zásuvku cardbus.</li><li>• Umožňuje zapnúť alebo vypnúť zásuvku ExpressCard.</li></ul>



# Index

## C

- Computer Setup
  - obnovenie predvolených nastavení 3
- Ponuka Diagnostics (Dagnostika) 7
- Ponuka File (Súbor) 5
- Ponuka Security (Zabezpečenie) 6
- Ponuka System Configuration (Konfigurácia systému) 7
- získanie prístupu 1

## E

- Execution Disable 8

## H

- heslá 6

## J

- jazyk, zmena v programe Computer Setup 7
- jednotky, poradie spúšťania systému 7

## K

- kontrola pamäte 7

## L

- LAN Power Save 8

## M

- možnosti spúšťania systému 7

## O

- obnoviť predvolené nastavenia 3
- obslužný program Setup
  - obnovenie predvolených nastavení 3

- Ponuka Diagnostics (Dagnostika) 7
- Ponuka File (Súbor) 5
- Ponuka Security (Zabezpečenie) 6
- Ponuka System Configuration (Konfigurácia systému) 7
- získanie prístupu 1

## P

- podpora rozhrania USB 7
- Ponuka Diagnostics (Dagnostika) 7
- Ponuka File (Súbor) 5
- Ponuka Security (Zabezpečenie) 6
- Ponuka System Configuration (Konfigurácia systému) 7
- poradie spúšťania 7

## R

- režim paralelného portu 8

## S

- System information (Systémové informácie) 5

## T

- test pevného disku 7

## V

- ventilátor systému 8







