

Computer Setup

Kullanıcı Kılavuzu

© Telif Hakkı 2006 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de tescilli ticari markalarıdır. Bluetooth, sahibinin ticari markasıdır ve Hewlett-Packard Company tarafından lisanslı olarak kullanılmaktadır. Intel, Intel Corporation'ın veya onun ABD ve diğer ülkelerdeki/bölgelerdeki bağlı şirketlerinin ticari markası veya tescilli bir ticari markasıdır. Java, Sun Microsystems, Inc.'in ABD'de ticari markasıdır.

Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin garantiler, bu ürünler ve hizmetlerle birlikte gelen açık garanti beyanlarında belirtilmiştir. Bu belgede yer alan hiçbir şey ek garanti oluşturacak şekilde yorumlanmamalıdır. HP, işbu belgede yer alan teknik hatalardan veya yazım hatalarından ya da eksikliklerden sorumlu tutulamaz.

First Edition: March 2006

Belge Parça Numarası: 406808-141

İçindekiler

1 Computer Setup programına erişim

2 Computer Setup programının varsayılan ayarları

3 Computer Setup menüleri

File menüsü	5
Security (Güvenlik) menüsü	6
Diagnostics (Tanı) menüsü	7
System Configuration (Sistem Yapılandırması) menüsü	7

Dizin	11
-------------	----

1 Computer Setup programına erişim

Computer Setup (Bilgisayar Kurulumu), işletim sisteminiz çalışmadığında veya yüklenmediğinde bile çalışabilen ROM tabanlı bir yardımcı programdır.



Not Bu kılavuzda listelenen bazı Computer Setup menü öğeleri bilgisayarınız tarafından desteklenmeyebilir.

Not Computer Setup'ta işaretleme aygıtları desteklenmez. Gezinti ve seçim yapmak için klavyeyi kullanmanız gerekir.

Not USB'den bağlanmış harici bir klavye varsa, Computer Setup programında kullanılabilmesi için eski tür USB desteğinin etkin olması gerekir.

Computer Setup bilgilerine ve ayarlarına File (Dosya), Security (Güvenlik), Diagnostics (Tanı) ve System Configuration (Sistem Yapılandırması) menülerinden erişilir.

1. Bilgisayarı açarak veya yeniden başlatarak Computer Setup'ı açın, ardından ekranın sol alt köşesinde "F10 = ROM Based Setup" (ROM Tabanlı Kur) mesajı görüntülenirken **F10** tuşuna basın.

Computer Setup'ta aşağıdaki kısayollar kullanılabilir:

- Dili değiştirmek için **F2** tuşuna basın.
 - Gezinme bilgilerini görmek için **F1** tuşuna basın.
 - Açık iletişim kutularını kapatmak ve ana Computer Setup ekranına dönmek için **ESC** tuşuna basın.
2. **Files, Security, Diagnostics** (Dosyalar, Güvenlik, Tanı) veya **System Configuration** (Sistem Yapılandırması) menüsünü seçin.
 3. Computer Setup'tan çıkmak için aşağıdaki yöntemlerden birini seçin:
 - Tercihlerinizi kaydetmeden Computer Setup'tan çıkmak için, ok tuşlarını kullanarak **File > Ignore Changes and Exit**'i (Dosya / Değişiklikleri Yoksay ve Çık) seçin. Sonra ekrandaki yönergeleri izleyin.
 - Tercihlerinizi kaydederek Computer Setup'tan çıkmak için, ok tuşlarını kullanarak **File > Save Changes and Exit**'i (Dosya > Değişiklikleri Kaydet ve Çık) seçin. Sonra ekrandaki yönergeleri izleyin.

Bilgisayar yeniden başlatıldığında tercihleriniz etkili olur.

2 Computer Setup programının varsayılan ayarları

Computer Setup'ta tüm ayarları fabrika çıkışında ayarlanan varsayılan değerlerle geri yüklemek için:

1. Bilgisayarı açarak veya yeniden başlatarak Computer Setup'ı açın, ardından ekranın sol alt köşesinde "F10 = ROM Based Setup" (ROM Tabanlı Kur) mesajı görüntülenirken **f10** tuşuna basın.

Computer Setup'ta aşağıdaki kısayollar kullanılabilir:

- Dili değiştirmek için **f2** tuşuna basın.
 - Gezinme bilgilerini görmek için **f1** tuşuna basın.
 - Açık iletişim kutularını kapatmak ve ana Computer Setup ekranına dönmek için **esc** tuşuna basın.
2. Ok tuşlarını kullanarak **File > Restore defaults**'u (Dosya / Varsayılanları geri yükle) seçin ve sonra da **enter** tuşuna basın.
 3. Onay iletişim kutusu açıldığında **f10** tuşuna basın.
 4. **Restore defaults** (Varsayılanları geri yükle) onay kutusunu seçin ve **enter** tuşuna basın.
 5. Geri yüklemeyi onaylamak için **f10** tuşuna basın.
 6. Tercihlerinizi kaydederek Computer Setup'tan çıkmak için, ok tuşlarını kullanarak **File > Save Changes and Exit**'i (Dosya > Değişiklikleri Kaydet ve Çık) seçin. Sonra ekrandaki yönergeleri izleyin.

Bilgisayar yeniden başlatıldığında tercihleriniz etkili olur.



Not Varsayılan fabrika ayarlarını geri yüklediğinizde parolanız ve güvenlik ayarlarınız değişmez.

3 Computer Setup menüleri

Bu bölümde yer alan menü tabloları Computer Setup seçeneklerine genel bakış sağlamaktadır.






Not Bu bölümde listelenen bazı Computer Setup menü öğeleri bilgisayarınız tarafından desteklenmeyebilir.

File menüsü

Seçim	Yapılacak iş
System information (Sistem bilgileri)	<ul style="list-style-type: none">Bilgisayar ve sistemdeki pil paketleri hakkındaki kimlik bilgilerini görüntüleme.İşlemci, önbellek ve bellek boyutu, sistem ROM'u, video inceleme ve klavye denetleyicisi sürümüyle ilgili özellik bilgilerini görüntüleme.
Varsayılanları geri yükle	Computer Setup yapılandırma ayarlarını, fabrika varsayılan ayarlarıyla değiştirme. (Varsayılan fabrika ayarlarını geri yüklediğinizde parolalar ve güvenlik ayarları değişmez.)
Ignore changes and exit (Değişiklikleri yoksay ve çık)	Geçerli oturum sırasında girilen değişiklikleri iptal etme. Ardından, çıkma ve bilgisayarı yeniden başlatma.
Save changes and exit (Değişiklikleri kaydet ve çık)	Geçerli oturum sırasında girilen değişiklikleri kaydetme. Ardından, çıkma ve bilgisayarı yeniden başlatma. Bilgisayar yeniden başlatıldığında değişiklikleriniz etkili olur.

Security (Güvenlik) menüsü

Seçin	Yapılacak iş
Kurulum parolası	Kurulum parolasını girme, değiştirme veya silme.
Açılış parolası	Açılış parolasını girme, değiştirme veya silme.
Password options (Parola seçenekleri)	<ul style="list-style-type: none">Sıkı güvenliği etkinleştirme/devre dışı bırakma.Bilgisayarı yeniden başlatma sırasında parola istemeyi etkinleştirme/devre dışı bırakma.
DriveLock parolaları	<ul style="list-style-type: none">Bir bilgisayar sabit disk sürücüsünde ve isteğe bağlı MultiBay sabit disk sürücülerinde DriveLock'ı etkinleştirme/devre dışı bırakma.DriveLock kullanıcı şifresini veya ana şifresini değiştirme. <p> Not DriveLock ayarlarına yalnızca bilgisayarınızı açıp (yeniden başlatma değil) Computer Setup yardımcı programına girdiğinizde erişebilirsiniz.</p>
Smart Card security (Akıllı Kart güvenliği)	Akıllı kart ve Java™ Kartı açılış kimlik denetimi desteğini etkinleştirme/devre dışı bırakma. <p> Not Akıllı kartlar için açılış kimlik denetimi yalnızca isteğe bağlı akıllı kart okuyucusuna sahip olan bilgisayarlarda desteklenir.</p>
TPM Katıştırılmış Güvenlik	Bilgisayarı, Embedded Security for ProtectTools'daki sahip işlevlerine yetkisiz erişime karşı koruyan TPM (Trusted Platform Module) Katıştırılmış Güvenlik desteğini etkinleştirme/devre dışı bırakma. Daha fazla bilgi için Yardım ve Destek Merkezi'nde bulunan <i>ProtectTools Security Manager Reference Guide</i> 'a veya ProtectTools çevrimiçi Yardım için Credential Manager'a bakın.
System IDs (Sistem tanımlama bilgileri)	Kullanıcı tanımlı bilgisayar demirbaş ve mülkiyet etiketini girme.
Disk Sanitizer	Birincil sabit disk sürücüsündeki tüm varolan verileri yok etmek için Disk Sanitizer'ı çalıştırın. Aşağıdaki seçenekler kullanılabilir: <ul style="list-style-type: none">Hızlı: Disk Sanitizer silme çevrimini bir kez çalıştırır.En iyi: Disk Sanitizer silme döngüsünü 3 kez çalıştırır.Özel: İstedığınız Disk Sanitizer silme döngüsü sayısını listeden seçmenize olanak verir. <p> DİKKAT Disk Sanitizer'ı çalıştırırsanız, birincil sabit disk sürücüsündeki veriler kalıcı olarak yok edilir.</p>


Diagnostics (Tanı) menüsü

Seçin	Yapılacak iş
Memory Check (Bellek Denetimi)	Sistem belleğinde kapsamlı denetim çalıştırma.
Hard Disk Self-Test (Sabit Disk Sürücüsünü Otomatik Sınama) seçenekleri	Sistemdeki sabit disk sürücülerinde veya isteğe bağlı bir MultiBay sabit disk sürücüsünde kapsamlı otomatik sınama çalıştırma.

System Configuration (Sistem Yapılandırması) menüsü

Seçin	Yapılacak iş
Language (veya f2 tuşuna basın)	Computer Setup yardımcı programının dilini değiştirme.
Önyükleme seçenekleri	<ul style="list-style-type: none">Başlarken f9, f10 ve f12 gecikmesini ayarlama.CD-ROM önyüklemesini etkinleştirme/devre dışı bırakma.Disket önyüklemesini etkinleştirme/devre dışı bırakma.Dahili ağ adaptörü önyüklemesini etkinleştirme/devre dışı bırakma ve önyükleme modunu (PXE veya RPL) ayarlama.Sistemdeki önyükleme aygıtlarının çoğunu içeren önyükleme sırasını ayarlayan MultiBoot etkinleştirme/devre dışı bırakma.Önyükleme sırasını ayarlama.
Device configurations (Aygıt yapılandırmaları)	<ul style="list-style-type: none">fn tuşu ve sol ctrl tuşlarının işlevlerini değiştirin.Açılışta birden fazla standart işaretleme aygıtını etkinleştirme/devre dışı bırakma. (Bilgisayarı, açılışta tek bir (ve genellikle standart olmayan) işaretleme aygıtı destekleyecek biçimde ayarlamak için Disable (Devre Dışı Bırak) seçeneğini belirleyin.)Geriye dönük USB desteğini etkinleştirme/devre dışı bırakma. Geriye dönük USB desteği, etkinleştirildiğinde aşağıdakileri yapmanıza olanak sağlar:<ul style="list-style-type: none">USB klavye, fare ve hub'ın, Microsoft® Windows® işletim sistemi yüklü olmadığında bile Computer Setup'da çalışmaları.Bilgisayarın USB bağlantı noktasıyla bilgisayara veya isteğe bağlı kenetlenme aygıtına (yalnızca belirli modellerde) bağlanan bir sabit disk sürücüsünü, disket sürücüsü disketini veya optik sürücüyü içeren önyüklenebilir USB aygıtlarından başlatılması.

Seçin	Yapılacak iş
	<ul style="list-style-type: none"> Otomatik/Intel SpeedStep Teknolojisi'ni devre dışı bırakın. Paralel bağlantı noktası modu seçme: EPP (Geliştirilmiş Paralel Bağlantı Noktası), standart, çift yönlü veya ECP (Özellikleri Geliştirilmiş Bağlantı Noktası). BIOS DMA veri aktarımını etkinleştirme/devre dışı bırakma (yalnızca seçkin modellerde). AC prize bağlıyken sistem fanını etkinleştirme/devre dışı bırakma. Intel veya AMD PSAE Execution Disable'ı etkinleştirme/devre dışı bırakma. Etkinleştirilmesi durumunda, işlemci, bazı virüs kodlarının yürütülmesini devre dışı bırakabilir, bu da bilgisayar güvenliğini geliştirmeye yardımcı olur. LAN Power Save'i etkinleştirme/devre dışı bırakma. Etkinleştirilmesi durumunda, kullanılmadığında LAN'ı kapatarak güç tasarrufu sağlar. SATA Native Support'u etkinleştirme/devre dışı bırakma. Dual Core CPU'yu etkinleştirme/devre dışı bırakma. Secondary Battery Fast Charge'ı (İkincil Pili Hızlı Şarj) etkinleştirme/devre dışı bırakma.
Yerleşik Aygıt Seçenekleri	<ul style="list-style-type: none"> Katıştırılmış WWAN Aygıt Radyosunu etkinleştirme/devre dışı bırakma. Katıştırılmış WLAN Aygıt Radyosunu etkinleştirme/devre dışı bırakma. Katıştırılmış Bluetooth® Aygıt Radyosunu etkinleştirme/devre dışı bırakma. LAN/WLAN Geçişini etkinleştirme/devre dışı bırakma. Etkinleştirildiğinde, LAN'ın kullanılmaması veya devre dışı kalması durumunda bir WLAN'a geçer. Wake on LAN from Off'u (Kapalı LAN'ı Uyandırma) etkinleştirme/devre dışı bırakma. Ortam ışığı algılayıcısını etkinleştirme/devre dışı bırakma.
Bağlantı Noktası Seçenekleri	<ul style="list-style-type: none"> Seri bağlantı noktasını etkinleştirme/devre dışı bırakma. Paralel bağlantı noktasını etkinleştirme/devre dışı bırakma. Güncelleştirilebilir ortam okuyucusunu etkinleştirme/devre dışı bırakma.

Seçin	Yapılacak iş
	<ul style="list-style-type: none">• USB bağlantı noktasını etkinleştirme/devre dışı bırakma. <p> DİKKAT USB bağlantı noktası devre dışı bırakıldığında MultiBay aygıtları ve gelişmiş bağlantı noktası kopyalayıcısındaki ExpressCard aygıtları da devre dışı bırakılır.</p> <ul style="list-style-type: none">• 1394 bağlantı noktasını etkinleştirme/devre dışı bırakma.• Cardbus yuvasını etkinleştirme/devre dışı bırakma.• ExpressCard yuvasını etkinleştirme/devre dışı bırakma.• Kızılötesi bağlantı noktasını etkinleştirme/devre dışı bırakma.

Dizin

B

bellek denetimi 7

C

Computer Setup

Diagnostics (Tanı) menüsü 7
erişim 1

File menüsü 5

Security (Güvenlik) menüsü 6

System Configuration (Sistem
Yapılandırması) menüsü 7
varsayılanları geri yükleme 3

D

Diagnostics (Tanı) menüsü 7
dil, Computer Setup'ta değiştirme
7

E

Execution Disable 8

F

File menüsü 5

G

Geriye dönük USB desteği 7

I

Intel SpeedStep 8

İ

işaretleme aygıtları 7

K

kurulum yardımcı programı

Diagnostics (Tanı) menüsü 7
erişim 1

File menüsü 5

Security (Güvenlik) menüsü 6

System Configuration (Sistem
Yapılandırması) menüsü 7
varsayılanları geri yükleme 3

L

LAN Power Save 8

Ö

önyükleme seçenekleri 7

önyükleme sırası 7

P

paralel bağlantı noktası modu 8
parolalar 6

S

sabit disk sürücüsü sınıma 7

Security (Güvenlik) menüsü 6

sistem bilgileri 5

sistem fanı 8

SpeedStep Teknolojisi 8

sürücüler, önyükleme sırası 7

System Configuration (Sistem
Yapılandırması) menüsü 7

V

varsayılanları geri yükle 3

