

Setup Utility

Benutzerhandbuch

© Copyright 2007 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Windows ist eine eingetragene Marke der
Microsoft Corporation in den USA.

Die in diesem Handbuch enthaltenen
Informationen können jederzeit ohne
vorherige Ankündigung geändert werden.
Die Gewährleistung für HP Produkte und
Dienste ist ausschließlich auf die in der
jeweiligen ausdrücklichen Garantieerklärung
zu diesen Produkten bzw. Diensten
beschriebenen Sachverhalte und
Leistungen beschränkt. Aus den
Ausführungen dieses Dokuments können
keine weiteren Garantien abgeleitet werden.
HP haftet nicht für technische oder
redaktionelle Fehler oder Auslassungen
dieses Dokuments.

Erste Ausgabe: Januar 2007

Teilenummer des Dokuments: 419766-041

Inhaltsverzeichnis

1 Aufrufen des Setup Utility

2 Verwenden von Setup Utility

Ändern der Sprache von Setup Utility	2
Navigieren und Auswählen in Setup Utility	2
Anzeigen der Systeminformationen	3
Wiederherstellen der Standardeinstellungen in Setup Utility	3
Verwenden der erweiterten Funktionsmerkmale in Setup Utility	4
Schließen von Setup Utility	4

3 Menüs im Setup Utility

Hauptmenü	5
Security (Sicherheit), Menü	5
System Configuration (Systemkonfiguration), Menü	6
Diagnostics (Diagnose), Menü	6

Index	7
-------------	---

1 Aufrufen des Setup Utility

Das Setup Utility ist ein ROM-basiertes Systeminformations- und Konfigurations-Utility, das selbst dann verwendet werden kann, wenn das Windows® Betriebssystem nicht reagiert oder nicht geladen werden kann.



Hinweis Das Fingerabdruck-Lesegerät (bestimmte Modelle) funktioniert nicht, wenn Sie Setup Utility öffnen.

Das Utility informiert über den Computer und bietet Konfigurationsmöglichkeiten für Start, Sicherheitsmerkmale und weitere Einstellungen.

So rufen Sie Setup Utility auf:

1. Schalten Sie den Computer ein, oder starten Sie ihn neu.
2. Drücken Sie die Taste **f10**, bevor Windows gestartet wird und während die Meldung „Press <F10> to enter setup“ (Drücken Sie <F10>, um Setup aufzurufen) unten links auf dem Display angezeigt wird.

2 Verwenden von Setup Utility

Ändern der Sprache von Setup Utility

Im Folgenden wird das Verfahren zur Änderung der Sprache des Setup Utility beschrieben. Wenn das Setup Utility noch nicht ausgeführt wird, beginnen Sie mit Schritt 1. Wird das Setup Utility bereits ausgeführt, beginnen Sie mit Schritt 2.

1. Um das Setup Utility aufzurufen, schalten Sie den Computer ein, oder starten Sie ihn neu, und drücken Sie dann **f10**, während die Aufforderung „Press <F10> to enter setup“ (Drücken Sie <F10>, um Setup aufzurufen) unten links im Display angezeigt wird.
2. Wählen Sie mithilfe der Pfeiltasten **Systemkonfiguration > Sprachunterstützung**, und drücken Sie dann die **Eingabetaste**.
3. Drücken Sie **f5** oder **f6** (oder verwenden Sie die Pfeiltasten), um eine Sprache zu wählen, und drücken Sie anschließend die **Eingabetaste**.
4. Wenn eine Aufforderung zur Bestätigung der gewählten Einstellung angezeigt wird, drücken Sie die **Eingabetaste**, um die Einstellung zu speichern.
5. Um die Einstellungen zu aktivieren und Setup Utility zu beenden, drücken Sie **f10**, und folgen Sie den Anleitungen auf dem Bildschirm.

Die Einstellungen werden beim Neustart unter Windows wirksam.

Navigieren und Auswählen in Setup Utility

Da Setup Utility nicht auf Windows basiert, unterstützt es das TouchPad nicht. Die Navigation und Auswahl erfolgt daher per Tastatureingabe.

- Wählen Sie Menüs oder Menüelemente mithilfe der Pfeiltasten.
- Um ein Element in einer Dropdown-Liste auszuwählen oder eine Einstellung umzuschalten, zum Beispiel zu aktivieren oder zu deaktivieren, verwenden Sie entweder die Pfeiltasten oder die Tasten **f5** oder **f6**.
- Um ein Element für die Bearbeitung auszuwählen, drücken Sie die **Eingabetaste**.
- Um ein Textfeld zu schließen bzw. zur Menüanzeige zurückzukehren, drücken Sie die **esc**-Taste.
- Um bei geöffneten Setup Utility weitere Informationen zur Navigation und Auswahl anzuzeigen, drücken Sie **f1**.

Anzeigen der Systeminformationen

Im Folgenden wird das Verfahren zur Anzeige von Systeminformationen in Setup Utility beschrieben. Wenn Setup Utility noch nicht gestartet wurde, beginnen Sie mit Schritt 1. Wurde Setup Utility bereits gestartet, beginnen Sie mit Schritt 2.

1. Um das Setup Utility aufzurufen, schalten Sie den Computer ein, oder starten Sie ihn neu, und drücken Sie dann **f10**, während die Aufforderung „Press <F10> to enter setup“ (Drücken Sie <F10>, um Setup aufzurufen) unten links im Display angezeigt wird.
2. Greifen Sie auf die Systeminformationen über das **Hauptmenü** zu.
3. Um das Setup Utility zu beenden, ohne eventuell vorgenommene Änderungen zu speichern, wählen Sie mithilfe der Pfeiltasten das Menü **Beenden > Beenden ohne Speichern der Änderungen**, und drücken Sie dann die **Eingabetaste**. (Der Computer wird unter Windows neu gestartet.)

Wiederherstellen der Standardeinstellungen in Setup Utility

Im Folgenden wird das Verfahren zum Wiederherstellen der Standardeinstellungen im Setup Utility beschrieben. Wenn das Setup Utility noch nicht ausgeführt wird, beginnen Sie mit Schritt 1. Wird das Setup Utility bereits ausgeführt, beginnen Sie mit Schritt 2.

1. Um das Setup Utility aufzurufen, schalten Sie den Computer ein, oder starten Sie ihn neu, und drücken Sie dann **f10**, während die Aufforderung „Press <F10> to enter setup“ (Drücken Sie <F10>, um Setup aufzurufen) unten links im Display angezeigt wird.
2. Wählen Sie **Beenden > Setup-Standardwerte laden**, und drücken Sie dann die **Eingabetaste**.
3. Wenn die Aufforderung zur Bestätigung der Setupeinstellungen angezeigt wird, drücken Sie die **Eingabetaste**, um Ihre Einstellungen zu speichern.
4. Um die Einstellungen zu aktivieren und Setup Utility zu beenden, drücken Sie **f10**, und folgen Sie den Anleitungen auf dem Bildschirm.

Die Standardeinstellungen von Setup Utility werden aktiviert, wenn Sie Setup Utility beenden, und sind in Kraft, wenn der Computer neu gestartet wird.



Hinweis Ihre Einstellungen für Kennwörter, Sicherheit und Sprache werden beim Wiederherstellen der Werkseinstellungen nicht verändert.

Verwenden der erweiterten Funktionsmerkmale in Setup Utility

In diesem Handbuch werden die Funktionsmerkmale des Setup Utility beschrieben, deren Verwendung allen Benutzern empfohlen wird. Weitere Informationen über die Funktionsmerkmale des Setup Utility, die nur fortgeschrittenen Benutzern empfohlen werden, finden Sie unter Hilfe und Support, worauf Sie nur unter Windows zugreifen können.

Zu den Funktionsmerkmalen von Setup Utility für erfahrene Benutzer gehören ein Festplatten-Selbsttest, Network Service Boot und Einstellmöglichkeiten für die Bootreihenfolge.

Die Meldung „<F12> to boot from LAN“ (F12 drücken, um vom LAN zu starten), die jedes Mal unten links im Display angezeigt wird, wenn der Computer unter Windows gestartet oder neu gestartet wird, stellt die Eingabeaufforderung für Network Service Boot dar.

Die Meldung „Press <ESC> to change boot order“ (Esc-Taste drücken, um die Startreihenfolge zu ändern), die jedes Mal unten links im Display angezeigt wird, wenn der Computer unter Windows gestartet oder neu gestartet wird, stellt die Eingabeaufforderung für das Ändern der Startreihenfolge dar.

Schließen von Setup Utility

Sie können Setup Utility beenden und dabei vorgenommene Änderungen speichern oder verwerfen.

- Um Setup Utility zu schließen und die Änderungen aus der aktuellen Sitzung zu speichern, verwenden Sie eines der folgenden Verfahren:
 - Drücken Sie **f10**, und folgen Sie dann den Anleitungen auf dem Bildschirm.
– ODER –
 - Wenn die Menüs des Setup Utility nicht angezeigt werden, drücken Sie die **esc**-Taste, um zur Menüanzeige zurückzukehren. Wählen Sie dann mithilfe der Pfeiltasten das Menü **Beenden > Beenden mit Speichern der Änderungen**, und drücken Sie anschließend die **Eingabetaste**.

Wenn Sie das Verfahren mit der Taste **f10** verwenden, wird Ihnen eine Option zur Rückkehr zu Setup Utility angeboten. Wenn Sie das Verfahren über den Menübefehl **Exit Saving Changes** (Beenden mit Speichern der Änderungen) verwenden, wird Setup Utility durch Drücken der **Eingabetaste** geschlossen.

- So schließen Sie Setup Utility, ohne die Änderungen aus der aktuellen Sitzung zu speichern:
Wenn die Menüs des Setup Utility nicht angezeigt werden, drücken Sie die **esc**-Taste, um zur Menüanzeige zurückzukehren. Wählen Sie dann mithilfe der Pfeiltasten **Beenden > Beenden ohne Speichern der Änderungen**, und drücken Sie anschließend die **Eingabetaste**.

Nachdem Setup Utility beendet wurde, startet der Computer unter Windows neu.

3 Menüs im Setup Utility

Die Menütabelle in diesem Kapitel bieten einen Überblick über die Optionen von Setup Utility.



Hinweis Einige in diesem Kapitel aufgeführten Menüoptionen von Setup Utility werden möglicherweise nicht von Ihrem Computer unterstützt.

Hauptmenü

Option	Aktion
System information (Systeminformationen)	<ul style="list-style-type: none">• Anzeigen und Ändern der Systemuhrzeit und des -datums.• Anzeigen von Informationen zur Identifizierung des Computers.• Anzeigen der technischen Daten des Prozessors, des System-BIOS, der Kapazität von Speicher und der Version des Tastaturcontrollers (bestimmte Modelle).


Security (Sicherheit), Menü

Option	Aktion
Administratorkennwort	Eingeben, Ändern oder Löschen eines Administratorkennworts.
Kennwort für den Systemstart	Eingeben, Ändern oder Löschen eines Kennworts für den Systemstart.

System Configuration (Systemkonfiguration), Menü

Option	Aktion
Language Support (Sprachunterstützung)	Ändern der Sprache in Setup Utility.
Enhanced SATA support (select models only) (Erweiterte SATA-Unterstützung (bestimmte Modelle))	Aktivieren/Deaktivieren des erweiterten SATA-Modus.
Startoptionen	<p>Zum Festlegen der folgenden Startoptionen:</p> <ul style="list-style-type: none">• Wartedauer für F10 und F12 (Sek.) – Zum Festlegen der Aktivierungsdauer für die F10- und F12-Funktionen des Setup Utility in Schritten von jeweils 5 Sekunden (0, 5, 10, 15, 20).• Systemstart von CD-ROM – Aktivieren/Deaktivieren des Systemstarts von CD-ROM• Systemstart von Diskette – Aktivieren/Deaktivieren des Systemstarts von Diskette• Interner Netzwerkadapter-Start – Aktivieren/Deaktivieren des Systemstarts von einem internen Netzwerkadapter• Startreihenfolge — Festlegen der Startreihenfolge für:<ul style="list-style-type: none">• USB-Diskettenlaufwerk• ATAPI CD-/DVD-ROM-Laufwerk• Festplatte• Disk-on-Key-USB-Laufwerk• USB-Festplatte• Netzwerkadapter
Tastenton (bestimmte Modelle)	Aktivieren/Deaktivieren des Tastentons beim Drücken der Quick Launch-Tasten.
Grafikspeicher bis zu (bestimmte Modelle)	Wählen der Größe des Grafikspeichers.

Diagnostics (Diagnose), Menü

Option	Aktion
Hard Disk Self Test (Festplatten-Selbsttest)	<p>Ausführen eines umfassenden Selbsttests der Festplatte.</p> <p> Hinweis Bei Modellen mit zwei Festplattenlaufwerken heißt diese Option Primary Hard Disk Self-Test (Primärer HDD-Selbsttest).</p>
Secondary Hard Disk Self-Test (Sekundärer HDD-Selbsttest) (bestimmte Modelle)	Ausführen eines umfassenden Selbsttests der sekundären Festplatte.

Index

A

- Administratorkennwort 5
- Ändern der Sprache in Setup Utility 2
- Auswählen in Setup Utility 2

D

- Diagnostics (Diagnose), Menü 6

E

- Erweiterte Funktionsmerkmale in Setup Utility 4
- Erweiterte SATA-Unterstützung 6

F

- Festplattenselbsttest 6
- Fingerabdruck-Lesegerät 1

G

- Grafikspeicher 6

H

- Hauptmenü 5

K

- Kennwörter 5
- Kennwort für den Systemstart 5

L

- Laufwerke, Startreihenfolge 6

N

- Navigieren in Setup Utility 2

S

- Schließen von Setup Utility 4
- Security (Sicherheit), Menü 5
- Selbsttest der sekundären Festplatte 6

Setup Utility

- Ändern der Sprache 2
- Aufrufen 1
- Diagnostics (Diagnose), Menü 6
- Hauptmenü 5
- Navigieren und Auswählen 2
- Schließen 4
- Security (Sicherheit), Menü 5
- System Configuration (Systemkonfiguration), Menü 6
- Systeminformationen anzeigen 3
- Verwenden 2
- Verwenden der erweiterten Funktionsmerkmale 4
- Wiederherstellen der Standardeinstellungen 3
- Sprachunterstützung 6
- Startoptionen 6
- Startreihenfolge 6
- System Configuration (Systemkonfiguration), Menü 6
- Systeminformationen 5
- Systeminformationen anzeigen 3

T

- Tastenton 6

W

- Wiederherstellen der Standardeinstellungen 3

