

Masaüstü Yönetim Kılavuzu

Ofis Bilgisayarları

© Copyright 2007 Hewlett-Packard
Development Company, L.P. Bu belgede yer
alan bilgiler önceden bildirilmeksizin
değiştirilebilir.

Microsoft, Windows ve Windows Vista,
Microsoft Corporation'ın ABD'de ve/veya
diğer ülkelerde ticari markası veya kayıtlı
ticari markasıdır.

Intel ve vPro, Amerika Birleşik Devletleri ve
diğer ülkelerde Intel Corporation'ın ticari
markalarıdır.

HP ürün ve servislerine ilişkin garantilerin
tamamı, bu ürün ve servislerle birlikte verilen
sınırlı garanti beyanlarında açıkça belirtilir.
Burada belirtilen hiçbir şey ek garanti
oluşturacak şekilde yorumlanmamalıdır. HP,
bu kılavuzda olabilecek teknik veya yazım
hatalarından ya da eksikliklerden sorumlu
tutulamaz.

Bu belge, telif haklarıyla korunan mülkiyet
bilgileri içermektedir. Bu belgenin hiçbir
bölümü Hewlett-Packard Company'nin
önceden yazılı onayı olmadıkça fotokopiyle
çoğaltılamaz, kopyalanamaz veya başka
dillere çevrilemez.

Masaüstü Yönetim Kılavuzu

Ofis Bilgisayarları

Birinci Baskı (Temmuz 2007)

Belge Parça Numarası: 451272-141

Bu Kitap Hakkında

Bu kılavuzda, bazı modellerde önceden yüklenmiş olan güvenlik ve yönetim özelliklerini kullanma hakkında tanım ve yönergeler verilmektedir.

- ⚠ **UYARI!** Bu tarzda yazılmış metinler, talimatlara uymadığınız takdirde bedensel zarar görebileceğinizi veya ölüme sebep olunabileceğini belirtir.
- ⚠ **DİKKAT:** Bu şekilde tasarlanmış metinler, yönergelere uyulmadığı takdirde donatının zarar görebileceğini veya bilgi kaybıyla karşılaşabileceğinizi belirtir.
- 📝 **NOT:** Bu şekilde hazırlanan metinler, önemli ek bilgiler sağlamaktadır.

İçindekiler

1 Masaüstü Yönetime Genel Bakış

2 İlk Yapılandırma ve Dağıtım

HP OpenView Agent	3
Altiris Deployment Solution Agent	3

3 Remote System Installation

4 Yazılım Güncelleştirme ve Yönetimi

HP Client Management Interface	5
HP System Software Manager	6
HP Client Manager	6
HP ProtectTools Security Manager	7
HP Client Management Suite	7
HP Client Foundation Suite	8
HP OpenView Client Configuration Manager	8
HP OpenView PC Configuration Management Solution	8
HP Client Catalog for SMS	10
HP Backup and Recovery Manager (HP Yedekleme ve Kurtarma Yöneticisi)	10
Active Management Technology özelliğine sahip Intel vPro markalı bilgisayarlar	11
HP Proactive Change Notification	12
Subscriber's Choice	13
Artık Kullanılmayan Çözümler	14

5 ROM Flash

Uzaktan ROM Flash	15
HPQFlash	15

6 Boot Block Emergency Recovery Mode (Önyükleme Bloğu Acil Kurtarma Modu)

7 Kurulumu Kopyalama

Tek Bilgisayara Kopyalama	17
Birden Çok Bilgisayara Kopyalama	18
Önyüklenebilir Aygıt Oluşturma	18
Desteklenen USB Flash Ortam Aygıtı	18
Desteklenmeyen USB Flash Ortam Aygıtı	20

8 Çift Durumlu Güç Düğmesi

9 HP Web Sitesi Destek

10 Endüstri Standartları

11 Varlık İzleme ve Güvenlik


Parola Güvenliği	27
Computer Setup Programını Kullanarak Kurulum Parolası Koyma	27
Computer Setup'ı Kullanarak Açılış Parolası Belirleme	27
Açılış Şifresi Girme	28
Kurulum Şifresi Girme	28
Açılış veya Kurulum Şifresini Değiştirme	28
Açılış veya Kurulum Parolasını İptal Etme	29
Ulusal Klavye Ayırıcı Karakterleri	29
Parolaları Silme	30
Sürücü Kilidi	30
Sürücü Kilidini Kullanma	30
Sürücü Kilidi Uygulamaları	31
Akıllı Kapak Algılayıcısı	32
Akıllı Kapak Algılayıcısının Koruma Düzeyini Ayarlama	32
Akıllı Kapak Kilidi	32
Akıllı Kapak Kilidini Kilitleme	33
Akıllı Kapak Kilidini Açma	33
Akıllı Kapak Arızaya Dayanıklı Anahtarı'nı Kullanma	33
Kablo Kilidi Sağlama	34
Parmak İzi Tanıma Teknolojisi	34
Hata Bildirimi ve Kurtarma	35
Sürücü Koruma Sistemi	35
Dalgalanmaya Dayanıklı Güç Kaynağı	35
Isı Algılayıcısı	35
Dizin	36

1 Masaüstü Yönetime Genel Bakış

HP Client Management Solutions, ağ ortamındaki masaüstü bilgisayarları, iş istasyonlarını ve taşınabilir bilgisayarları yönetmek ve denetlemek için standartlara dayalı çözümler sunar. HP, 1995 yılında, endüstrinin ilk tam yönetilebilen masaüstü bilgisayarını tanıtarak masaüstü yönetim olanaklarının öncülüğünü yapmıştır. HP, yönetilebilirlik teknolojisi patentine sahiptir. O zamandan bu yana HP, masaüstü bilgisayarlar, iş istasyonları ve dizüstü bilgisayarlarını etkin bir şekilde dağıtmak, yapılandırmak ve yönetmek için gerekli olan standartları ve altyapıyı geliştirmek üzere sektör çapında bir çabaya öncülük etmiştir. HP, HP Client Management Solutions ile bu ürünler arasındaki uyumluluğu sağlamak için, kendi yönetim yazılımını geliştirmektedir ve endüstrideki öncü yönetim yazılımı çözümü sağlayıcılarıyla birlikte çalışır. HP Client Management Solutions, bilgisayar sahibi olmanın ve kullanım ömürleri boyunca bilgisayarların bakımını sağlamanın toplam maliyetini düşürmenize yardımcı olacak çözümler sağlama taahhüdümüzün önemli bir göstergesidir.

Masaüstü yönetimi kılavuzunun önemli yetenekleri ve özellikleri:

- İlk yapılandırma ve dağıtım
- Uzaktan sistem kurulumu
- Yazılım güncelleştirmesi ve yönetimi
- ROM güncelleştirme
- Donanım seçenekleri yapılandırması
- Varlık izleme ve güvenlik
- Hata bildirim ve düzeltme

 **NOT:** Bu kılavuzda açıklanan belirli özellikler modele veya yazılım sürümüne göre farklılık gösterebilir.

2 İlk Yapılandırma ve Dağıtım


Bilgisayar, önceden yüklenmiş sistem yazılım görüntüsüyle birlikte gelir. Kısa bir yazılım "paket çözme" işleminden sonra bilgisayar kullanıma hazır hale gelir.

Önceden yüklenmiş yazılım görüntüsünü, özelleştirilmiş bir sistem ve uygulama yazılımı setiyle değiştirmeyi tercih edebilirsiniz. Özelleştirilmiş yazılım görüntüsünü dağıtmanın çeşitli yöntemleri vardır. Bunların içinde aşağıdakiler vardır:


- Önceden yüklenmiş yazılım görüntüsü paketi çözüldükten sonra ek yazılım uygulamalarını yüklemek.
- HP OpenView Client Configuration Manager (Windows Vista için şu anda mevcut değildir), HP OpenView PC Configuration Management Solution (Radia teknolojisini temel alır) (Windows Vista için şu anda mevcut değildir) veya Altiris Deployment Solution gibi yazılım dağıtım araçlarını, önceden yüklenen yazılımı özelleştirilmiş bir yazılım görüntüsüyle değiştirmek için kullanma.
- Disk klonlama işlemi kullanarak sabit disk sürücüsünün içeriğini başka bir sabit sürücüsüne kopyalama.

En iyi dağıtım yöntemi, bilgi teknolojisi ortamınıza ve işlemlerinize bağlı olarak değişir. HP Lifecycle Hizmeti Web sitesinin (<http://h20219.www2.hp.com/services/cache/80906-0-0-225-121.html>) PC Deployment (PC Dağıtım) bölümü en iyi dağıtım yöntemini seçmenize yardımcı olacak bilgileri sağlar.

Restore Plus! CD'si, ROM tabanlı kurma ve ACPI donanımı, istem yazılımının kurtarılması, yapılandırma yönetimi ve problem çözümü ve güç yönetimi konularında daha fazla yardım sağlar.

 **NOT:** *Restore Plus!* CD'si oluşturma hakkında bilgi için, bkz. [HP Backup and Recovery Manager \(HP Yedekleme ve Kurtarma Yöneticisi\) sayfa 10](#)

HP OpenView Agent

 **NOT:** HP OpenView Agent, Windows Vista için şu anda mevcut değildir.

Hem HP OpenView Client Configuration Manager hem de HP OpenView PC Configuration Management Solution tarafından kullanılan yönetim aracı bilgisayarına önceden yüklenmiştir. Kurulduğunda, HP OpenView yönetim konsoluyla iletişimi sağlar.

HP OpenView Agent'ı yüklemek için:

1. **Başlat'**ı tıklatın.
2. **Tüm Programlar** seçeneğini tıklatın.
3. **HP Manageability**'yi tıklatın.
4. **Radia Management Agent Readme**'yi tıklatın.
5. HP OpenView Agent yüklemek için, Readme (Benioku) dosyasını inceleyin ve içindeki yönergeleri uygulayın.

HP OpenView Agent, tüm HP OpenView PC Configuration Management Solution'ı etkinleştirmek için önemli bir altyapı bileşenidir. HP OpenView PC Configuration Management Solution uygulaması için gerekli diğer altyapı bileşenleri hakkında bilgi almak için, lütfen <http://h20229.www2.hp.com/solutions/ascm/index.html> adresini ziyaret edin.

Altiris Deployment Solution Agent

Bu program bilgisayarına önceden yüklenmiştir. Kurulduğunda, yönetici Deployment Solution konsoluyla iletişim sağlar.

Altiris Deployment Solution Agent'ı kurmak için:

1. **Başlat'**ı tıklatın.
2. **Tüm Programlar** seçeneğini tıklatın.
3. Windows Vista için **Install Altiris DAgent** seçeneğini tıklatın.
Windows XP için **Install Altiris AClient** seçeneğini tıklatın.
4. Altiris istemcisini kurmak ve yapılandırmak ekrandaki yönergeleri dikkatle okuyup uygulayın.

Altiris Deployment Solution Agent; HP Client Foundation Suite ve Client Premium Suite etkinleştirmesinde önemli bir altyapı bileşenidir. HP Client Foundation Suite ve Client Premium Suite uygulaması için gerekli diğer altyapı bileşenleri hakkında bilgi almak için, lütfen <http://www.hp.com/go/easydeploy> adresini ziyaret edin.

3 Remote System Installation

Remote System Installation, Preboot Execution Environment (PXE) uygulamasını başlatıp, ađ sunucusunda bulunan yazılım ve yapılandırma bilgilerini kullanarak sistemi başlatıp kurmanızı sađlar. Remote System Installation özelliđi genel olarak sistem kurulumu ve yapılandırma aracı olarak kullanılır ve ařađıdaki görevleri yerine getirir:

- Sabit disk sürücüsünü biçimlendirme
- Yazılım görüntüsünü bir veya birkaç PC'ye dağıtma
- Flash ROM'da sistem BIOS'unu uzaktan güncelleřtirme ([Uzaktan ROM Flash sayfa 15](#))
- Sistem BIOS ayarlarını yapılandırma

Remote System Installation'ı başlatmak için, bilgisayar önyükleme yaparken HP logo ekranının sađ alt köşesinde **F12 = Network Service Boot** (Ađ Servisi Yükleme) mesajı görüntülendiđinde **F12** tuşuna basın. İşleme devam etmek için ekranda görüntülenen yönergeleri izleyin. Varsayılan önyükleme sırası, her zaman PXE önyüklemeye çalışacak şekilde deđiřtirilebilen bir BIOS yapılandırma ayarıdır.

4 Yazılım Güncelleştirilmesi ve Yönetimi

HP, masaüstü bilgisayarlar, iş istasyonları ve dizüstü bilgisayarlardaki yazılımları yönetmek ve güncelleştirmek için birçok araç sağlar:

- HP Client Management Interface
- HP System Software Manager
- HP Client Manager
- HP ProtectTools Security Manager
- HP Client Premium Suite
- HP Client Foundation Suite
- HP OpenView Client Configuration Manager (Windows Vista için şu anda mevcut değildir)
- HP OpenView PC Configuration Management Solution (Windows Vista için şu anda mevcut değildir)
- HP Client Catalog for SMS
- HP Backup and Recovery Manager (HP Yedekleme ve Kurtarma Yöneticisi)
- Active Management Technology özelliğine sahip Intel vPro markalı bilgisayarlar
- HP Proactive Change Notification
- HP Subscriber's Choice

HP Client Management Interface

BT departmanınızda kullanılan sistem yönetim araçları ne olursa olsun, hem donanım hem yazılım varlıklarınızı yönetmek, BT maliyetlerinizi düşük tutmanız ve işinizin akışını sağlamak için önemlidir. BT yöneticisi HP Client Management Interface'a basit kodlar yazarak ve bu kodları seçimlerine ait yönetim çözümleriyle tümleştirerek erişebilir.

Yeni HP iş bilgisayarları, HP Client Management Interface (HP CMI) ile, yönetilen BT ortamınızla sorunsuzca tümleştirilebilir. HP CMI, HP iş bilgisayarlarının popüler endüstri sistem yönetimi araçları (Microsoft Systems Management Server, IBM Tivoli Software ve HP OpenView Operations dahil) ve özel olarak fabrikada geliştirilmiş yönetim uygulamaları ile tümleştirilmesini kolaylaştıran bir arabirim sağlar. HP CMI'yi kullanarak, sistem yönetim araçları ve uygulamaları kapsamlı istemci envanteri isteyebilir, sağlık durumu bilgileri alabilir ve doğrudan istemci bilgisayarla iletişim kurarak, tümleştirme sağlamak için aracı veya konektör yazılım gereksinimini düşürerek sistem BIOS ayarlarını yönetebilir.

HP Client Management Interface, Microsoft Windows Management Interface (MS WMI), Web-Based Enterprise Management (WBEM), System Management BIOS (SMBIOS) ve Advanced Configuration and Power Interface (ACPI) gibi endüstri standartlarına dayanır. HP CMI, HP Client Management Solutions'da kullanılan temel bir teknolojidir. HP, HP CMI ile, HP istemci bilgisayarlarınızı nasıl yönettiğinizi seçme esnekliğini tanır.

Sistem yönetim yazılımı ile birlikte kullanılan HP Client Management Interface, aşağıdakileri gerçekleştirebilir:

- Kapsamlı istemci envanteri bilgileri isteme — işlemciler, sabit sürücüler, bellek, BIOS, sürücüler, hakkında sensör bilgileri dahil (fan hızı, voltaj ve sıcaklık gibi), ayrıntılı bilgiler alır.
- Sağlık durumu bilgileri alma — sistem yönetim konsolu, uygulama veya yerel istemci bilgisayarına gönderilecek geniş çaplı istemci donanımı uyarılarına (aşırı sıcaklık, fan düzeni ve donanım yapılandırması değişiklikleri) abone olun. Uyarılar, donanım olaylarıyla tetiklendiklerinde gerçek zamanlı olarak gönderilirler.
- Sistem BIOS ayarlarını yönetme — BIOS parolanızı ayarlama ve değiştirme ve istemci sistemlerinizin birinden veya tümünden, her bilgisayarı tek tek ziyaret etmeden sistem yönetim konsolundan uzaktan bilgisayar önyükleme emri verme gibi F10 işlevlerini gerçekleştirin.


HP Client Management Interface hakkında daha fazla bilgi için bkz. <http://www.hp.com/go/hpcmii>.

HP System Software Manager

HP System Software Manager (SSM), HP iş bilgisayarlarıyla oluşturduğunuz ağınızda aygıt sürücülerinin ve BIOS güncelleştirmelerinin uzaktan dağıtımını otomatikleştiren, ücretsiz bir yardımcı programdır. SSM çalıştığında, ağdaki her istemci sistemde yüklü olan sürücülerin ve BIOS'un revizyon düzeyini sessizce (kullanıcı müdahalesi olmadan) belirler ve bu bilgileri, test edilmiş ve merkezi bir dosya deposunda depolanmış sistem yazılımı SoftPaq'leriyle karşılaştırır. SSM daha sonra, ağdaki bilgisayarlardan sistem yazılımının yenilenmesi gerekenleri, dosya deposunda bulunan daha sonraki düzeylerine otomatik olarak güncelleştirir. SSM'nin yalnızca istemci sistem modellerini düzeltme amaçlı SoftPaq güncelleştirmelerinin dağıtımına izin vermesi nedeniyle, yöneticiler sistem yazılımlarını güncel tutmak için SSM'yi güvenle ve etkili bir şekilde kullanabilirler.

System Software Manager, HP OpenView PC Configuration Management Solution (şu anda Windows Vista için mevcut değildir), Altiris HP Client Manager ve Microsoft Systems Management Server (SMS) gibi kuruluş yazılım dağıtım araçlarıyla tümleşik olarak çalışır. SSM kullanarak, müşteri tarafından oluşturulan veya diğer kuruluşlara ait SSM biçiminde paketlenmiş güncelleştirmeleri dağıtabilirsiniz.

SSM, <http://www.hp.com/go/ssm> adresinden ücretsiz olarak yüklenebilir.

 **NOT:** BIOS'ta flash yapılması BitLocker'ın platform için oluşturduğu güven imzasını geçersiz kılacağından, SSM, Windows Vista BitLocker etkin olan ve BitLocker anahtarlarını korumak için TPM ölçümleri kullanan sistemlerde şu anda uzaktan ROM flash işlemi desteklememektedir. Sistem BIOS'unda flash işlemi yapmak için Grup İlkesi aracılığıyla BitLocker'ı devre dışı bırakın.

BitLocker anahtarlarının geçersiz kalmasını engellemek için BIOS TPM ölçümleri olmadan BitLocker desteğini etkinleştirebilirsiniz. HP, kurtarma aciliyeti durumunda BitLocker kimlik bilgilerinin güvenli yedeğini tutmanızı önerir.

HP Client Manager

Altiris ile geliştirilmiş HP Client Manager, desteklenen tüm HP iş bilgisayarı, dizüstü ve iş istasyonu modelleri için ücretsiz olarak edinilebilir. SSM, HP Client Manager ile tümleştirilmiştir ve HP istemci sistemlerinin donanımlarını merkezi izleme, sürekli izleme ve yönetme olanağı sağlar.

HP Client Manager'ı şunları yapmak için kullanın:

- CPU, bellek, video ve güvenlik ayarları gibi önemli bilgileri alın
- Sorunları ortaya çıkmadan gidermek için sistemin durumunu izleyin
- Her PC'yi tek tek ziyaret etmeden otomatik olarak sürücü ve BIOS güncelleştirmeleri alma ve yükleme

- BIOS ve güvenlik ayarlarını uzaktan yapılandırın
- Donanım sorunlarını kısa sürede gidermek için işlemleri otomatikleştirin

HP Instant Support araçlarıyla tam bütünleşme, donanım sorun giderme süresini kısaltır.

- Tanılama — HP masaüstü, dizüstü ve iş istasyonu modellerinde uzaktan rapor çalıştırın ve görüntüleyin
- Sistem Sağlık Taraması — yüklenen HP istemci sistemleri tabanınızda bilinen donanım sorunlarını denetleyin
- Etkin Sohbet — sorunları çözmek için HP müşteri desteğine bağlanın
- HP Bilgi Tabanı — uzman bilgilerine bağlantı
- Donanım sorunlarının hızlı çözülmesi için otomatik SoftPak toplama ve dağıtma işlemi
- HP ProtectTools katıştırılmış güvenlik yongası ile sistemleri tanımlayın, envantere geçirin ve başlatın
- Sağlık uyarılarının yerel olarak istemci sisteminde görüntülenebilme seçeneği
- HP olmayan istemciler için temel envanter bilgileri raporlama
- TPM güvenlik yongasını kurma ve yapılandırma
- İstemci yedekleme ve kurtarma işlemini merkezi olarak zamanlama
- Intel AMT'yi yönetme için eklenti desteği

HP Client Manager hakkında daha fazla bilgi için, <http://www.hp.com/go/clientmanager> adresini ziyaret edin.

HP ProtectTools Security Manager

ProtectTools Security Manager yazılımı, bilgisayar, ağ ve kritik verilere yetkisiz erişime karşı korumaya yardımcı olan güvenlik özellikleri sağlar. Aşağıdaki modüller gelişmiş güvenlik işlevselliği sağlar:

- Smart Card Security for ProtectTools
- Embedded Security for ProtectTools
- BIOS Configuration for ProtectTools
- Credential Manager for ProtectTools

Bilgisayarınızda bulunan modüller, modelinize bağlı olarak değişebilir. Örneğin, Embedded Security for ProtectTools, Trusted Platform Module (TPM) katıştırılmış güvenlik yongasının (yalnızca bazı modellerde) bilgisayarınızda yüklenmesini ve Smart Card Security for ProtectTools isteğe bağlı bir akıllı kart ve okuyucu gerektirir.

ProtectTools modülleri önceden kurulmuş, önceden yüklenmiş olabilir veya HP Web sitesinden satın alınabilir. Daha fazla bilgi için, <http://www.hp.com/products/security> sitesini ziyaret edin.

HP Client Management Suite

HP Client Premium Suite (HP CPS), tek, Web tabanlı bir yönetim konsolundan tam istemci donanım ve yazılım kullanım ömrü yönetimi isteyen organizasyonlar için tasarlanmıştır. Aşağıdakileri içerir:

- HP Client Manager
- HP Systems Insight Manager Connector

- HP OpenView Connector (Windows Vista için şu anda mevcut değildir)
- Altiris Client Manager Suite - Düzey 1
- Altiris Connector Solution
- Altiris Local Recovery Pro
- Altiris AuditExpress

HP Client Premium Suite hakkında daha fazla bilgi için, <http://www.hp.com/go/easydeploy> adresini ziyaret edin.

HP Client Foundation Suite

HP Client Foundation Suite (HP CFS), önemli istemci yönetim işlevselliği isteyen organizasyonlar için tasarlanmıştır. Aşağıdakileri bir araya getirir:

- HP Client Manager
- HP Systems Insight Manager Connector
- Altiris Migration Suite
- Altiris Local Recovery Pro

HP Client Foundation Suite hakkında daha fazla bilgi için, <http://www.hp.com/go/easydeploy> adresini ziyaret edin.

HP OpenView Client Configuration Manager

 **NOT:** HP OpenView Client Configuration Manager Windows Vista için şu anda mevcut değildir.


HP OpenView Client Configuration Manager, Windows XP ve HP Thin Client ortamları için kullanımı kolay ve hızlı dağıtılabilen, diğer yandan da gelecekteki gereksinimlere yönelik güçlü bir temel sağlayan bir donanım ve yazılım yönetimi çözümdür. İki sürüm olarak sunulmuştur:

- Basic Edition, HP masaüstlerini, dizüstü bilgisayarları ve iş istasyonlarını yönetmek için kullanılan ve donanım ve yazılım envanteri, uzaktan denetim, HP uyarı izleme, HP BIOS ve sürücü güncelleştirmeleri, HP Protect Tools tümleştirilmesi ve Intel AMD için ek destek sağlayan ücretsiz bir üründür. Basic Edition ayrıca HP Thin Client dağıtımını ve yönetimini de destekler.
- Satışa sunulmuş olan Premium Edition, Basic Edition tarafından sağlanan tüm işlevlere sahiptir ve ek olarak Windows dağıtım ve geçiş, yama yönetimi yetenekleri, yazılım dağıtımını ve yazılım kullanımı ölçme özellikleri içerir.

HP Client Configuration Manager, büyük ölçekli, türdeş olmayan ve sürekli olarak değişen BT ortamlarının otomatik yönetimi için HP OpenView PC Configuration Management Solution'a (Radia teknolojisini temel alır) geçiş yolu sağlar.

HP OpenView Client Configuration Manager hakkında daha fazla bilgi için, <http://www.managementsoftware.hp.com/products/ccm/index.html> adresini ziyaret edin.

HP OpenView PC Configuration Management Solution

 **NOT:** HP OpenView PC Configuration Management Solution Windows Vista için şu anda mevcut değildir.

HP OpenView PC Configuration Management Solution, yöneticilerin türdeş olmayan istemci platformlarında yazılım ve içeriği envantere geçirmelerini, dağıtmalarını ve bakımını yapmalarını

sağlayan ilke tabanlı bir çözümdür. HP OpenView PC Configuration Management Solution ile, BT uzmanları şunları yapabilir:

- Keşif, dağıtım ve kesintisiz yönetimden geçiş ve aktiften çıkarma işlemlerine kadar tüm kullanım ömrü yönetim sürecini otomatikleştirme
- Tüm yazılım kümesini (işletim sistemleri, uygulamalar, yamalar, ayarlar ve içerik) istenilen bir duruma otomatik olarak dağıtmak ve kesintisiz olarak yönetme
- Türdeş olmayan veya tek başına bir altyapıda, masaüstü, iş istasyonu ve dizüstü bilgisayarlar da dahil hemen hemen tüm aygıtlarda yazılımları yönetme
- Birçok işletim sistemindeki yazılımları yönetme

Kesintisiz yapılandırma yönetimiyle, HP müşterilerinin BT maliyetlerinde dramatik tasarruf, yazılım ve içerik için hızlandırılmış pazara sürme süresi ve artırılmış kullanıcı üretkenliği ve memnuniyeti sağlanmıştır.

HP OpenView PC Configuration Management Solution hakkında daha fazla bilgi için, <http://h20229.www2.hp.com/solutions/ascm/index.html> adresini ziyaret edin.

HP Client Catalog for SMS

Güncelleştirme yönetimi, tek bir PC'den kuruluş veri merkezlerine uzanan bir dizi bilgisayarın bakımı için önemli bir işlemdir. Hangi güncelleştirmelerin olduğunu belirleme (ve bu güncelleştirmeleri zamanında ve otomatik olarak seçerek dağıtma) becerisi yönetilen kuruluşun güvenliğini ve üretkenliğini korur. HP şimdi Microsoft System Management Server yönetim altyapısındaki HP sistemleri için düzenli güncelleştirmeler mekanizması sunuyor. HP Client Catalog for SMS'de masaüstü, mobil ve iş istasyonu platformları için yazılım sürücüsü ve yaması bilgileri bulunmaktadır. SMS 2003 R2 ve Inventory Tool for Custom Updates ile, kuruluşlar yönetilen kuruluştaki ilgili istemci sistemlerini hedeflemek üzere HP Client Catalog for SMS'in sağladığı ayrıntılı platform özelliklerini temel alarak, HP yazılım güncelleştirmelerini hızlı ve kolay bir şekilde birleştirip dağıtabilir.

HP Client Catalog for SMS hakkında daha fazla bilgi için, <http://www.hp.com/go/easydeploy/> adresini ziyaret edin.

HP Backup and Recovery Manager (HP Yedekleme ve Kurtarma Yöneticisi)

HP Backup and Recovery Manager (HP Yedekleme ve Kurtarma Yöneticisi), PC'nin birincil diskini yedeklemenizi ve kurtarmanızı sağlayan çok yönlü bir uygulamadır. Uygulama Windows'un, tüm uygulamaların ve tüm veri dosyalarının yedeklerini oluşturmak için Windows içinde çalışır. Yedeklemeler, belirlenen aralıklarda otomatik olarak gerçekleştirilmek üzere programlanabilir veya el ile başlatılabilirler. Önemli dosyalar düzenli yedeklemelerden ayrı olarak arşivlenebilir.

Sabit diskin Kurtarma Bölümüne önceden yüklenmiş bulunan HP Backup and Recovery Manager (HP Yedekleme ve Kurtarma Yöneticisi) aşağıdakileri yapmanıza olanak sağlar:

- tüm sistemi adım adım yedeklemek için Kurtarma Noktaları oluşturma
- tüm sistemi tek bir arşive yedekleme
- tek tek dosyaları ve klasörleri yedekleme

Tüm yedeklemeler ağa veya ikincil sabit disklere kopyalanabilirken Kurtarma Noktaları ve dosya yedeklemeleri de CD veya DVD disklerine kopyalanabilir.


HP, bilgisayarı kullanmadan hemen önce bir Kurtarma Diski Seti oluşturmanızı ve düzenli otomatik Kurtarma Noktası yedeklemeleri programlamanızı önerir.

Kurtarma Diski Seti oluşturmak için:

1. **Başlat > HP Backup and Recovery (HP Yedekleme ve Kurtarma) > HP Backup and Recovery Manager'**ı tıklayıp Backup and Recovery Wizard'ı (Yedekleme ve Kurtarma Sihirbazı) açın ve **Next'i** (İleri) tıklayın.
2. **Create a set of recovery discs (Recommended)** (Kurtarma disk seti oluştur (Önerilir)) seçeneğini belirleyip **Next'i** (İleri) tıklayın.
3. Sihirbazdaki yönergeleri uygulayın.

HP Backup and Recovery Manager iki temel kurtarma yöntemi sağlar. İlki, dosya ve klasörlerin kurtarılması, Windows'da çalışır. İkincisi olan PC Recovery (PC Kurtarma), kurtarma Bölmesine veya Kurtarma Diski Setinden yeniden başlatma yapmayı gerektirir. Kurtarma Bölmesini yeniden başlatmak için, başlangıçta, "Press F11 for Emergency Recovery" (Acil Kurtarma için F11'e Bas) iletilisini gördüğünüzde F11'e basın.

HP Backup and Recovery Manager (HP Yedekleme ve Kurtarma Yöneticisi) kullanma hakkında daha fazla bilgi için, **Başlat > HP Backup and Recovery > HP Backup and Recovery Manager Manual'**ı (HP Yedekleme ve Kurtarma Yöneticisi El Kitabı) seçip *HP Backup and Recovery Manager User Guide* (HP Yedekleme ve Kurtarma Yöneticisi Kullanıcı Kılavuzu) belgesine bakın.

 **NOT:** Kurtarma Diski Setini HP destek merkezini arayarak HP'den sipariş edebilirsiniz. Aşağıdaki Web sitesine gidin, ülkenizi/bölgenizi seçin ve **HP'yi Arayın** başlığının altındaki **Satış sonrası teknik destek** bağlantısını tıklayıp ülkenizin/bölgenizin destek merkezi telefon numarasını öğrenin.


http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html

Active Management Technology özelliğine sahip Intel vPro markalı bilgisayarlar

Intel Active Management Technology (AMT), ağ bağlantılı bilgisayar varlıklarınızın daha iyi keşfedilmesini, iyileştirilmesini ve korunmasını sağlar. Bilgisayarlar AMT ile, sistem açık, kapalı veya işletim sistemi beklemede olsa bile yönetilebilir.

Intel vPro özellikleri arasında bulunanlar:

- Donanım envanter bilgileri
- Uyarı
- Güç yönetimi — güç açık/kapalı, güç döngüsü
- Uzaktan tanı ve onarım
 - Serial-over-LAN — önyükleme sırasında uzak bilgisayarın konsol denetimini sağlar
 - IDE-Redirect — önyükleme sürücüsü, disk veya ISO görüntüsünden sistem önyükleme sağlar
- Donanım tabanlı yalıtım ve kurtarma — virüs benzeri bir etkinlik tespit edildiğinde bilgisayara ağ erişimini sınırlar veya keser

 **NOT:** Intel vPro teknolojisine genel bakış için, <http://www.intel.com/vpro> adresini ziyaret edin.

Intel vPro teknolojisi hakkında HP'ye özel bilgiler için, <http://www.hp.com/support> adresindeki beyaz sayfalara bakın. Bölgenizi/ülkenizi ve dilinizi seçin, **See support and troubleshooting information**'i (Destek ve sorun giderme bilgilerine bakın) seçin, bilgisayarın modeli numarasını girin ve **Enter** tuşuna basın. **Resources** (Kaynaklar) kategorisinde, **Manuals (guides, supplements, addendums, etc)** (El Kitapları (kılavuzlar, tamamlayıcı bilgiler, ekler, vs.)) öğesini tıklayın. **Quick jump to manuals by category** (Kategoriye göre el kitapları arasında hızlı atlama) altında **White papers**'i (Beyaz sayfalar) tıklayın.


Intel vPro markalı bilgisayarlarda, kullanılabilir yönetim teknolojileri arasında aşağıdakiler bulunur:

- AMT
- ASF
- Virtualization Technology (VT)

ASF ve AMT aynı anda yapılandırılmaz ancak ikisi de desteklenir.

AMT veya ASF için Intel vPro sistemleri yapılandırmak için:

1. Bilgisayarı açın veya yeniden başlatın. Microsoft Windows'da çalışıyorsanız, sırasıyla **Başlat > Bilgisayarı Kapat > Yeniden Başlat**'i tıklayın.
2. Bilgisayarı açtıktan hemen sonra, monitör ışığı yeşile döndüğünde, **Ctrl+P** kısayol tuşuna basın.

 **NOT:** **Ctrl+P** tuşuna uygun zamanda basmazsanız, yardımcı programa erişmek için bilgisayarı yeniden başlatmanız ve monitör ışığı yeşile döndüğünde **Ctrl+P** tuşuna basmanız gerekir.

Bu kısayol tuşu, Intel Management Engine BIOS Execution (MEBx) kurulum yardımcı programına girer. Bu yardımcı program, kullanıcının yönetim teknolojisinin çeşitli yönlerini yapılandırmasına izin verir. Yapılandırma seçenekleri şunlardır:

- ME Platform Configuration (Platform Yapılandırma)
 - ME Platform State Control (Platform Durumu Denetleme) — yönetim motorunu etkinleştirme/devre dışı bırakma
 - ME Firmware Local Update (Firma Yazılımı Yerel Güncelleştirme) — firma yazılımı güncelleştirmelerinin yönetimini yerel olarak etkinleştirme/devre dışı bırakma
 - LAN Controller (LAN Denetleyici) — tümleşik ağ denetleyicisini etkinleştirme/devre dışı bırakma
 - ME Features Control (ME Özellikleri Denetleme) — AMT, ASF veya hiçbirini etkinleştirme
 - ME Power Control (ME Güç Denetimi) — yönetim motoru güç ilkelerini yapılandırma
- Intel AMT Configuration
 - AMT Parolasını Değiştirme — AMT'yi yapılandırmak için gerekli (varsayılan parola **admin**)
 - Ana Bilgisayar Adı — yöneticinin istemciye bir ad atmasına izin verir
 - TCP/IP — yöneticinin IP adresi atmasına veya DHCP etkinleştirmesine izin verir
 - Provisioning Server (Sağlama Sunucusu) — yöneticinin sağlama sunucusunun IP adresini atmasına izin verir
 - Provision Model (Sağlama Modeli) — yöneticinin kurumsal veya SMB modu yapılandırmasına izin verir
 - PID ve PPS ayarlama — yöneticinin ön sağlama anahtarı sağlamasına izin verir (bkz. HP'nin beyaz sayfası, *Intel vPro Provisioning*)
 - Un-Provision (Sağlamayı Kaldırma) — yöneticinin AMT yapılandırmasını fabrika varsayılanlarına geri yüklemesine izin verir
 - VLAN — yöneticinin LAN sanallaştırma desteğini etkinleştirmesine izin verir
 - SOL/IDE-R — yöneticinin uzaktan önyükleme ve denetleme oturumlarını etkinleştirmesine izin verir
- MEBx Parolasını Değiştirme (HP, bu parolanın değiştirilmesini önerir. Varsayılan parola, **admin**.)

AMT sistemlerini uzaktan yönetmek için, yöneticilerin AMT'yi destekleyen bir uzak konsol kullanmaları gerekir. Kuruluş yönetim konsolları HP OpenView (Windows Vista için şu anda mevcut değildir) Altiris ve Microsoft SMS gibi sağlayıcılardan edinilebilir. SMB modunda, istemci bir Web tarayıcısı arabirimi sağlar. Bu özelliğe erişmek için, ağdaki başka herhangi bir bilgisayardan bir tarayıcı açın ve http://ana_bilgisayar_adı:16992 girin; ana_bilgisayar_adı sisteme atanan addir. Alternatif olarak, ana bilgisayar adı yerine IP adresi kullanılabilir.

HP Proactive Change Notification

Proactive Change Notification programı, aşağıdakileri önceden ve otomatik olarak yapabilmek için Subscriber's Choice Web sitesini kullanır:

- Çoğu ticari bilgisayar ve sunucuda yapılan donanım ve yazılım değişikliklerini size 60 gün öncesine kadar bildiren Proactive Change Notification (PCN) e-postaları göndermek
- Size çoğu bilgisayar ve sunucu hakkında Müşteri Bültenleri, Müşteri Önerileri, Müşteri Notları, Güvenlik Bültenleri ve Sürücü uyarıları göndermek.

Yalnızca kendi BT ortamınızla ilgili bilgiler almanızı sağlamak için, kendi profilinizi oluşturursunuz. Proactive Change Notification programı hakkında daha fazla bilgi almak ve özel profil oluşturmak için, <http://h30046.www3.hp.com/subhub.php> adresini ziyaret edin.

Subscriber's Choice

Subscriber's Choice, HP'nin istemci tabanlı bir hizmetidir.

Profilinize bağlı olarak, HP kişiselleştirilmiş ürün ipuçları, özellik makaleleri ve/veya sürücü ve destek uyarıları/bildirimleri sağlayacaktır.

Subscriber's Choice Sürücü ve Destek Uyarıları/Bildirimleri, profilinizde kaydettiğiniz bilgilerin gözden geçirilmek ve alınmak için uygun olduğunu bildiren e-postalar gönderecektir. Subscribers Choice hakkında daha fazla bilgi almak ve özel profil oluşturmak için, <http://h30046.www3.hp.com/subhub.php> sitesini ziyaret edin.

Artık Kullanılmayan Çözümler

İki yazılım paketi; Altiris Local Recovery ve Dantz Retrospect, artık HP iş masaüstü, dizüstü bilgisayarlarla veya iş istasyonlarıyla birlikte gelmez. 2006 yılında sürülen yeni iş bilgisayarları, dizüstü bilgisayarlar ve iş istasyonlarıyla başlayarak, tümü HP Backup and Recovery Manager (HP Yedekleme ve Kurtarma Yöneticisi) ile birlikte gelir.


5 ROM Flash

Bilgisayarın BIOS'u, yeniden programlanabilir flash ROM'da (salt okunur bellek) saklanır. Computer Setup (F10) Yardımcı Programı'nda kurulum şifresi belirlerseniz, ROM'un yanlışlıkla güncelleştirilmesini veya üzerine yazılmasını önleyebilirsiniz. Bu işlem, bilgisayarın çalışma bütünlüğünü sağlamak açısından önemlidir. BIOS'u yükseltmeniz gerekiyorsa veya yükseltmek istiyorsanız, en son BIOS görüntülerini HP sürücüsünden ve <http://www.hp.com/support/files> destek sayfasından yükleyebilirsiniz.

- △ **DİKKAT:** Maksimum ROM koruması için, kurulum şifresi belirlediğinizden emin olun. Kurulum şifresi yetkisiz kişilerin ROM'u yükseltmesini önler. Sistem Yazılımı Yöneticisi, sistem yöneticisinin, bir veya birden fazla bilgisayara aynı anda Kurulum şifresi koymasına imkan sağlar. Daha fazla bilgi için, <http://www.hp.com/go/ssm> sitesini ziyaret edin.

Uzaktan ROM Flash

Uzaktan ROM güncelleştirme, sistem yöneticisinin uzak HP bilgisayarlarının BIOS'larını doğrudan merkezi ağ yönetim konsolundan güvenli şekilde güncelleştirmesini sağlar. Sistem yöneticisinin bu işlemi uzaktan, birden çok bilgisayar üzerinde yapabilmesi, HPPC BIOS görüntülerinin ağ üzerinde tutarlı şekilde dağıtılmasını sağlar ve daha fazla denetim olanağı sunar. Ayrıca üretkenliği artırıp toplam ürün maliyetini azaltır.

-  **NOT:** BIOS'ta flash yapılması BitLocker'ın platform için oluşturduğu güven imzasını geçersiz kılabileceğinden, SSM, Windows Vista BitLocker etkin olan ve BitLocker anahtarlarını korumak için TPM ölçümleri kullanan sistemlerde şu anda uzaktan ROM flash işlemi desteklememektedir. Sistem BIOS'unda flash işlemi yapmak için Grup İlkesi aracılığıyla BitLocker'ı devre dışı bırakın.

Remote ROM Flash'dan yararlanmak için bilgisayar açık olmalı veya Remote Wakeup ile açılmış olmalıdır.

Uzaktan ROM Flash hakkında daha fazla bilgi almak için, <http://www.hp.com/go/ssm/> adresindeki HP Client Manager Software veya System Manager'a bakın.

HPQFlash

HPQFlash yardımcı programı, Windows işletim sistemi üzerinden tek tek bilgisayarlarda sistem BIOS'unu güncelleştirmek veya geri yüklemek için kullanılır.

HPQFlash hakkında ayrıntılı bilgi için, <http://www.hp.com/support/files> adresini ziyaret edin ve istendiğinde bilgisayarın model numarasını girin.

6 Boot Block Emergency Recovery Mode (Önyükleme Bloğu Acil Kurtarma Modu)


Boot Block Emergency Recovery Mode (Önyükleme Bloğu Acil Kurtarma Modu), beklenmedik bir ROM flash arızası durumunda sistem kurtarma sağlar. Örneğin, bir BIOS yükseltme sırasında bir güç arızası oluşsaydı, ROM flash tamamlanmazdı. Bu sistem BIOS'unu kullanılmaz hale getirirdi. Önyükleme Bloğu ROM'un güncelleştirmeye karşı korumalı bölümüdür ve sistem açıldığında sistem BIOS görüntüsünün geçerli olup olmadığını denetleyen bir kod içerir.

- Sistem BIOS görüntüsü geçerliyse, sistem normal olarak açılır.
- Sistem BIOS görüntüsü geçerli değilse, arızaya dayanıklı bir Boot Block (Önyükleme Bloğu) BIOS, BIOS görüntü dosyalarına yönelik çıkarılabilir ortam aramak için yeterli destek sağlar. Uygun bir BIOS görüntü dosyası bulunursa, otomatik olarak ROM'a flash olarak gönderilir.

Geçersiz bir sistem BIOS görüntüsü tespit edildiğinde, sistem güç LED'i, saniyede bir kez olmak üzere 8 kez kırmızı yanıp söner. Eşzamanlı olarak, hoparlör de 8 kez bip sesi çıkarır. Video seçeneği ROM görüntüsünü içeren system ROM kısmı bozuk değilse, ekranda **Boot Block Emergency Recovery Mode** (Önyükleme Bloğu Acil Kurtarma Modu) görüntülenir.

Önyükleme Bloğu Acil Kurtarma Moduna girdikten sonra sistemi kurtarmak için aşağıdaki adımları tamamlayın:

1. Gücü kapatın.
2. Kök dizininde istenen BIOS görüntüsünü içeren bir CD veya USB flash aygıtı takın.


 **NOT:** Ortam, FAT12, FAT16 veya FAT32 dosya sistemi kullanılarak biçimlendirilmiş olmalıdır.

3. Bilgisayarı açın.

Uygun bir BIOS görüntüsü bulunamazsa, BIOS görüntü dosyası veya BIOS yükseltme yardımcı programı içeren bir ortam takmanız istenir.


Sistem ROM'u başarıyla yeniden programlarsa, otomatik olarak kapatılır.

4. BIOS yükseltmesi için kullanılan çıkarılabilir ortamı çıkarın.
5. Bilgisayarı yeniden başlatmak için gücü yeniden açın.

 **NOT:** BitLocker, BIOS görüntü dosyasını içeren CD bir optik sürücüdeyse Windows Vista'nın önyüklemeye yapmasını önler. BitLocker etkinse, Windows Vista'da önyüklemeye girişiminde bulunmadan önce bu CD'yi çıkarın.

7 Kurulumu Kopyalama


Aşağıdaki prosedürler yöneticiye bir kurulum yapılandırmasını aynı modeldeki başka bilgisayarlara kolayca kopyalama olanağı verir. Böylece birden çok bilgisayar hızla ve tutarlı şekilde yapılandırılabilir.

 **NOT:** Her iki prosedür de bir disket sürücüsü veya HP Drive Key gibi desteklenen bir USB flash ortam aygıtı gerektirir.

Tek Bilgisayara Kopyalama

△ **DİKKAT:** Kurulum yapılandırması modele özeldir. Kaynak ve hedef bilgisayarlar aynı model değilse dosya sisteminin bozulabilir. Örneğin bir dc7xxx PC kurulum yapılandırmasını dx7xxx PC'ye kopyalamayın.

1. Kopyalanacak kurulum yapılandırmasını seçin. Bilgisayarı kapatın. Windows'daysanız, sırayla **Başlat > Bilgisayarı Kapat > Bilgisayarı Kapat**'ı tıklatın.
2. USB flash ortam aygıtı kullanıyorsanız, şimdi takın.
3. Bilgisayarı açın.
4. Bilgisayarı açtıktan hemen sonra, monitör ışığı yeşile döndüğünde **F10** tuşuna basarak Computer Setup uygulamasına girin. Gerekliyse, başlık ekranını atlamak için **Enter**'a basın.

 **NOT:** **F10** tuşuna uygun zamanda basmazsanız, yardımcı programa erişmek için bilgisayarı yeniden başlatmanız ve monitör ışığı yeşile döndüğünde **F10** tuşuna basmanız gerekir.

5. Disket kullanıyorsanız, şimdi takın.
6. **File (Dosya) > Replicated Setup (Kopyalanan Kurulum) > Save to Removable Media (Çıkarılabilir Ortama Kaydet)** seçeneklerini tıklatın. Yapılandırma disketinizi veya USB flash ortam aygıtınızı oluşturmak için ekrandaki yönergeleri uygulayın.
7. Yapılandırılacak bilgisayarı kapatın ve yapılandırma disketinizi veya USB flash ortam aygıtınızı takın.
8. Yapılandırılacak bilgisayarı açın.
9. Bilgisayarı açtıktan hemen sonra, monitör ışığı yeşile döndüğünde **F10** tuşuna basarak Computer Setup uygulamasına girin. Gerekliyse, başlık ekranını atlamak için **Enter**'a basın.
10. **File (Dosya) > Replicated Setup (Kopyalanan Kurulum) > Restore from Removable Media (Çıkarılabilir Ortamdan Geri Yükle)** seçeneklerini tıklatın ve ekrandaki yönergeleri izleyin.
11. Yapılandırma tamamlandığında bilgisayarı yeniden başlatın.

Birden Çok Bilgisayara Kopyalama

△ **DİKKAT:** Kurulum yapılandırması modele özeldir. Kaynak ve hedef bilgisayarlar aynı model değilse dosya sisteminin bozulabilir. Örneğin bir dc7xxx PC kurulum yapılandırmasını dx7xxx PC'ye kopyalamayın.

Bu yöntemle yapılandırma disketi veya USB flash ortam aygıtını hazırlamak biraz daha uzun sürer ancak yapılandırmayı hedef bilgisayarlara kopyalamak kesinlikle daha hızlıdır.

📝 **NOT:** Bu prosedür için veya önyüklenebilir USB flash ortam aygıtı oluşturmak için önyüklenebilir disket gereklidir. Önyüklenebilir disket oluşturmak için Windows XP kullanılamıyorsa, tek bilgisayara kopyalama yöntemini kullanın (bkz. [Tek Bilgisayara Kopyalama sayfa 17](#)).

1. Önyüklenebilir disket veya USB flash aygıtı oluşturun. Bkz. [Desteklenen USB Flash Ortam Aygıtı sayfa 18](#) veya [Desteklenmeyen USB Flash Ortam Aygıtı sayfa 20](#).

△ **DİKKAT:** Her bilgisayar USB flash aygıtından önyüklenemeyebilir. Computer Setup (F10) Yardımcı Programındaki varsayılan önyükleme sırası USB aygıtını sabit sürücüden önde listeliyorsa, bilgisayar USB flash ortam aygıtından önyüklenebilir. Aksi takdirde, önyüklenemeyen bir disket kullanılmalıdır.

2. Kopyalanacak kurulum yapılandırmasını seçin. Bilgisayarı kapatın. Windows'daysanız, sırayla **Başlat > Bilgisayarı Kapat > Bilgisayarı Kapat**'ı tıklayın.

3. USB flash ortam aygıtı kullanıyorsanız, şimdi takın.

4. Bilgisayarı açın.

5. Bilgisayarı açtıktan hemen sonra, monitör ışığı yeşile döndüğünde **F10** tuşuna basarak Computer Setup uygulamasına girin. Gerekliyse, başlık ekranını atlamak için **Enter**'a basın.

📝 **NOT:** **F10** tuşuna uygun zamanda basmazsanız, yardımcı programa erişmek için bilgisayarı yeniden başlatmanız ve monitör ışığı yeşile döndüğünde **F10** tuşuna basmanız gerekir.

6. Disket kullanıyorsanız, şimdi takın.

7. Click **File > Replicated Setup > Save to Removable Media**. Yapılandırma disketinizi veya USB flash ortam aygıtınızı oluşturmak için ekrandaki yönergeleri uygulayın.

8. Kurulumu kopyalamak üzere BIOS yardımcı programı (reset.exe) yükleyin ve yapılandırma disketine veya USB flash ortam aygıtına kopyalayın. Bu yardımcı programı edinmek için, <http://welcome.hp.com/country/us/en/support.html> adresine gidin ve bilgisayarın model numarasını girin.

9. Yapılandırma disketinde veya USB flash ortam aygıtında aşağıdaki komutları içeren bir autoexec.bat dosyası oluşturun:

```
reset.exe
```

10. Yapılandırılacak bilgisayarı kapatın. Yapılandırma disketini veya USB flash ortam aygıtını takın ve bilgisayarı açın. Yapılandırma yardımcı programını otomatik olarak çalıştır.

11. Yapılandırma tamamlandığında bilgisayarı yeniden başlatın.

Önyüklenebilir Aygıt Oluşturma

Desteklenen USB Flash Ortam Aygıtı

Desteklenen aygıtlarda önyüklenebilir hale gelme işlemi basitleştirmek için önceden yüklenmiş bir görüntü vardır. Tüm HP veya Compaq aygıtlarla diğer USB flash ortam aygıtlarının çoğunda bu önceden

yüklenen görüntü bulunur. Kullanılan USB flash ortam aygıtında bu görüntü yoksa, bu bölümde daha ileride verilen yordamı kullanın (bkz. [Desteklenmeyen USB Flash Ortam Aygıtı sayfa 20](#)).

Önyüklenabilir USB flash aygıtı oluşturmak için gerekenler:

- desteklenen USB flash ortam aygıtı
- FDISK ve SYS programlarını içeren önyüklenabilir bir disket (SYS yoksa, FORMAT kullanılabilir, ancak bu durumda USB flash ortam aygıtında bulunan tüm dosyalar kaybedilecektir.)
- USB flash ortam aygıtından önyüklenabilir bir bilgisayar.

△ **DİKKAT:** Bazı eski bilgisayarlar USB flash ortam aygıtından önyüklenemeyebilir. Computer Setup (F10) Yardımcı Programındaki varsayılan önyükleme sırası USB aygıtını sabit sürücüden önde listeliyorsa, bilgisayar USB flash ortam aygıtından önyüklenebilir. Aksi takdirde, önyüklenilen bir disket kullanılmalıdır.

1. Bilgisayarı kapatın.
2. USB flash ortam aygıtını bilgisayarın USB bağlantı noktalarından birine takın ve USB disket sürücüleri hariç diğer tüm USB depolama aygıtlarını çıkarın.
3. Disket sürücüsüne FDISK.COM ve SYS.COM veya FORMAT.COM içeren önyüklenabilir DOS disketini takın ve DOS disketine önyüklemek üzere bilgisayarı açın.
4. **A:** komutundan **FDISK** yazıp Enter tuşuna basarak FDISK'i çalıştırın. İstendiğinde, **Yes (Y)** seçeneğini tıklararak geniş disk desteği sağlayabilirsiniz.
5. Sistemdeki sürücüleri görüntülemek için Seçiminizi [5] girin. USB flash ortam aygıtı, listelenen sürücülerden birinin boyutuyla en yakın eşleşen sürücü olacaktır. Genellikle listedeki en son sürücü olacaktır. Sürücünün harfini not edin.

USB flash ortam aygıtı: _____

△ **DİKKAT:** USB flash ortam aygıtıyla eşleşen bir sürücü yoksa, devam etmeyin. Veri kaybı oluşabilir. USB bağlantı noktalarını kontrol ederek başka depolama aygıtı olup olmadığına bakın. Başka depolama aygıtı varsa çıkarın, bilgisayarı yeniden başlatın ve 4. adımdan devam edin. Başka aygıt yoksa sistem USB flash ortam aygıtını desteklemiyordur veya USB flash ortam aygıtı arızalıdır. USB flash ortam aygıtını önyüklenebilir hale getirmeye çalışmayın.

6. **Esc** tuşuna basarak FDISK'ten çıkın ve **A:** komutuna geri dönün.
7. Önyüklenabilir DOS disketinizde SYS.COM varsa 8. adıma gidin. Aksi takdirde 9. adıma gidin.
8. **A:** komutunda, **SYS x:** yazın burada x, yukarıda belirtilen sürücü harfini temsil eder.

△ **DİKKAT:** USB flash ortam aygıtı için doğru sürücü harfi girdiğinizden emin olun.

Sistem dosyaları aktarıldıktan sonra SYS, **A:** komutuna geri dönecektir. 13. adıma gidin.


9. USB flash ortam aygıtı içinden saklamak istediğiniz dosyaları başka bir sürücüdeki geçici bir dizine (örneğin, sistemin dahili sabit sürücüsüne) kopyalayın.
10. **A:** komutunda, **FORMAT /S X:** yazın burada X, önceden belirtilen sürücü harfini temsil eder.

△ **DİKKAT:** USB flash ortam aygıtı için doğru sürücü harfi girdiğinizden emin olun.

FORMAT bir veya birkaç uyarı görüntüleyecek ve her seferinde devam etmek isteyip istemediğinizi soracaktır. Her seferinde **Y** girin. FORMAT, USB flash ortam aygıtını biçimlendirecek, sistem dosyalarını ekleyecek ve Birim Etiketini soracaktır.

11. Etiket istemiyorsanız **Enter** tuşuna basın veya isterseniz bir etiket girin.

12. 9. adımda kaydettiğiniz dosyaları USB flash ortam aygıtınıza geri kopyalayın.
13. Disketi çıkarıp bilgisayarı yeniden başlatın. Bilgisayar USB flash ortam aygıtını C sürücüsü olarak yükleyecektir.

 **NOT:** Varsayılan önyükleme sırası bir bilgisayardan diğerine değişiklik gösterebilir ve Computer Setup (F10) Yardımcı Programında değiştirilebilir.

Windows 9x DOS sürümü kullandıysanız kısa süre Windows logo ekranı görebilirsiniz. Bu ekranı istemiyorsanız, USB flash ortam aygıtı kök dizinine sıfır boyutunda LOGO.SYS adlı bir dosya ekleyin.

[Birden Çok Bilgisayara Kopyalama sayfa 18'e dönün.](#)

Desteklenmeyen USB Flash Ortam Aygıtı

Önyüklenebilir USB flash aygıtı oluşturmak için gerekenler:


- bir USB flash ortam aygıtı
- FDISK ve SYS programlarını içeren önyüklenebilir bir disket (SYS yoksa, FORMAT kullanılabilir, ancak bu durumda USB flash ortam aygıtında bulunan tüm dosyalar kaybedilecektir.)
- USB flash ortam aygıtından önyüklenebilir bir bilgisayar.

△ **DİKKAT:** Bazı eski bilgisayarlar USB flash ortam aygıtından önyüklenemeyebilir. Computer Setup (F10) Yardımcı Programındaki varsayılan önyükleme sırası USB aygıtını sabit sürücüden önde listeliyorsa, bilgisayar USB flash ortam aygıtından önyüklenebilir. Aksi takdirde, önyüklenebilen bir disket kullanılmalıdır.

1. Sistemde SCSI, ATA RAID veya SATA sürücülerini takılı PCI kartı varsa bilgisayarı kapatıp güç kablosunu çıkarın.

△ **DİKKAT:** Güç kablosu ÇIKARTILMALIDIR.

2. Bilgisayarı açıp PCI katlarını çıkartın.
3. USB flash ortam aygıtını bilgisayarın USB bağlantı noktalarından birine takın ve USB disket sürücülerini hariç diğer tüm USB depolama aygıtlarını çıkarın. Bilgisayar kapağını kapatın.
4. Güç kablosunu takın ve bilgisayarı açın.
5. Bilgisayarı açtıktan hemen sonra, monitör ışığı yeşile döndüğünde **F10** tuşuna basarak Computer Setup uygulamasına girin. Gerekliyse, başlık ekranını atlamak için **Enter**'a basın.


 **NOT:** **F10** tuşuna uygun zamanda basmazsanız, yardımcı programa erişmek için bilgisayarı yeniden başlatmanız ve monitör ışığı yeşile döndüğünde **F10** tuşuna basmanız gerekir.

6. PATA ve SATA denetleyicilerinin her ikisini de devre dışı bırakmak için **Advanced** (Gelişmiş) > **PCI Devices**'a (PCI Aygıtları) gidin. SATA denetleyicini devre dışı bırakırken denetleyicinin atandığı IRQ'yu not alın. IRQ'yu daha sonra yeniden atamanız gerekecektir. Değişiklikleri onaylayarak kurulumdan çıkın.

SATA IRQ: _____

7. Disket sürücüsüne FDISK.COM ve SYS.COM veya FORMAT.COM içeren önyüklenebilir DOS disketini takın ve DOS disketine önyüklemek üzere bilgisayarı açın.
8. FDISK'i çalıştırın ve USB flash ortam aygıtındaki tüm bölümleri silin. Yeni bir bölüm oluşturun ve etkin olarak işaretleyin. **Esc** tuşuna basarak FDISK'ten çıkın.
9. Sistem FDISK'ten çıktığında otomatik olarak yeniden başlamıyorsa, **Ctrl+Alt+Del** tuşlarına basarak DOS disketini yeniden başlatın.

10. **A:** komutunda, `FORMAT C: /S` yazın ve ardından **Enter** tuşuna basın. Biçimlendir, USB flash ortam aygını biçimlendirecek, sistem dosyalarını ekleyecek ve Birim Etiketini soracaktır.
11. Etiket istemiyorsanız **Enter** tuşuna basın veya isterseniz bir etiket girin.
12. Bilgisayarı kapatıp güç kablosunu çıkarın. Bilgisayarı açıp önceden çıkarttığınız tüm PCI katlarını yeniden takın. Bilgisayar kapağını kapatın.
13. Güç kablosunu takın, disketi çıkartın ve bilgisayarı açın.
14. Bilgisayarı açtıktan hemen sonra, monitör ışığı yeşile döndüğünde **F10** tuşuna basarak Computer Setup uygulamasına girin. Gerekliyse, başlık ekranını atlamak için **Enter**'a basın.
15. **Advanced** (Gelişmiş) > **PCI Devices**'a (PCI Aygıtları) gidin ve 6. adımda devre dışı bırakılan PATA ve SATA denetleyicilerini yeniden etkinleştirin. SATA denetleyicisini özgün IRQ'suna takın.
16. Değişiklikleri kaydedip çıkın. Bilgisayar USB flash ortam aygıtını C sürücüsü olarak yükleyecektir.

 **NOT:** Varsayılan önyükleme sırası bir bilgisayardan diğerine değişiklik gösterebilir ve Computer Setup (F10) Yardımcı Programında değiştirilebilir. Yönergeler için *Documentation and Diagnostics CD*'sindeki *Computer Setup (F10) Yardımcı Program Kılavuzu*'na bakın.

Windows 9x DOS sürümü kullandıysanız kısa süre Windows logo ekranı görebilirsiniz. Bu ekranı istemiyorsanız, USB flash ortam aygıtı kök dizinine sıfır boyutunda LOGO.SYS adlı bir dosya ekleyin.

[Birden Çok Bilgisayara Kopyalama sayfa 18'e dönün.](#)

8 Çift Durumlu Güç Düğmesi

Advanced Configuration and Power Interface (ACPI) etkinleştirildiğinde güç düğmesi, açma/kapama düğmesi veya bekleme düğmesi işlevini yerine getirebilir. Bekleme özelliği bilgisayarı tamamen kapatmaz, ancak düşük güç düzeyinde bekleme durumuna girmesini sağlar. Böylece uygulamaları kapatmadan hızla bilgisayarınızı kapatabilir ve veri kaybetmeden çalışır duruma dönebilirsiniz.

Güç düğmesinin yapılandırmasını değiştirmek için, aşağıdaki adımları tamamlayın:

1. **Başlat** düğmesini sol tıklattıktan sonra **Denetim Masası > Güç Seçenekleri**'ni seçin.
2. **Güç Seçenekleri Özellikleri**'nde **Gelişmiş** sekmesini seçin.
3. **Güç Düğmesi** bölümünde, **Bekleme** seçeneğini belirleyin.

Güç düğmesini bekleme düğmesi olarak yapılandırdıktan sonra güç düğmesine basıp sistemi çok düşük güç (bekleme) durumuna getirin. Sistemi bekleme durumundan çıkarıp hızla tam güç durumuna getirmek için tekrar düğmeye basın. Sistemi tamamen kapatmak için, güç düğmesini dört saniye basılı tutun.

△ **DİKKAT:** Sistemin yanıt vermemesi dışındaki durumlarda, güç düğmesini bilgisayarı kapatmak için kullanmayın; bilgisayarı işletim sistemi dışından kapatmak, sabit sürücüde hasara veya veri kaybına yol açabilir.

9 HP Web Sitesi Destek

HP mühendisleri, HP ve diğer ürün sağlayıcıları tarafından geliştirilmiş yazılımları özenle sınavıp hatalarını ayıklar ve HP kişisel bilgisayarlarının en yüksek performans, uyumluluk ve güvenilirlik düzeyini garantilemek için işletim sistemine özel destek yazılımları geliştirir.

Yeni veya gözden geçirilmiş işletim sistemlerine geçiş yapıldığında, söz konusu işletim sistemi için tasarlanmış destek yazılımının uygulanması önemlidir. Bilgisayarda bulunan sürümden farklı bir Microsoft Windows sürümü kullanmayı planlıyorsanız, tüm özelliklerin desteklendiğinden ve doğru çalıştığından emin olmak için, gerekli aygıt sürücülerini ve yardımcı programlarını yüklemelisiniz.

HP, en son destek yazılımlarını bulma, erişme, değerlendirme ve yükleme işlemlerini kolaylaştırmıştır. Yazılımı <http://www.hp.com/support> sitesinden yükleyebilirsiniz.

Web sitesi, Microsoft Windows işletim sisteminin son sürümünü HP bilgisayarda çalıştırmak için gereken en yeni aygıt sürücülerini, yardımcı programları ve güncelleştirilebilir ROM görüntülerini içerir.

10 Endüstri Standartları


HP yönetim çözümleri diğer sistem yönetimi uygulamalarıyla bütünleşir ve aşağıdaki gibi endüstri standartlarına dayanır:

- Web-Based Enterprise Management (WBEM)
- Windows Management Interface (WMI)
- Wake on LAN (Yerel Ağ Etkinleştirme) Teknolojisi
- ACPI
- SMBIOS
- Önyükleme Öncesi Yürütme (PXE) desteği

11 Varlık İzleme ve Güvenlik

Bilgisayarınızda bulunan varlık izleme özellikleri, HP Systems Insight Manager, HP Client Manager, HP OpenView PC Configuration Management, OpenView Client Configuration Manager ve Asset Management çözümleri (Windows Vista için şu anda mevcut değildir) veya diğer sistem yönetim uygulamaları kullanılarak yönetilebilen önemli varlık izleme verileri sağlar. Varlık izleme özellikleri ve bu ürünler arasındaki kesintisiz ve otomatik bütünleştirme, ortama en uygun yönetim aracını seçmenize ve yatırımı varolan araçlara yapmanıza olanak tanır.

HP ayrıca, bilgisayarın değerli bileşenlerine ve bilgilerine erişimi denetleyen çeşitli çözümler sunar. HP Embedded Security for ProtectTools kuruluysa, verilere yetkisiz erişimi engeller ve sistem bütünlüğünü destekleyip sisteme erişmeye çalışan diğer kişilerin kimliğini doğrular. (Daha fazla bilgi için <http://www.hp.com> adresindeki *HP ProtectTools Security Manager Guide*'a bakın.) Bazı modellerde bulunan HP Embedded Security for ProtectTools, Akıllı Kapak Algılayıcı ve Akıllı Kapak Kilidi gibi güvenlik özellikleri, kişisel bilgisayarın iç bileşenlerine yetkisiz erişimi engellemeye yardımcı olur. Paralel, seri veya USB bağlantı noktalarını veya çıkartılabilir ortam önyüklemesi becerisini devre dışı bırakarak, değerli verilerinizi koruyabilirsiniz. Bellek Değişimi ve Smart Cover Sensor (Akıllı Kapak Algılayıcısı) alarmları, bilgisayarın iç bileşenlerinin "kurcalandığı" bildirimini otomatik olarak sistem yönetim uygulamaları ürünlerine iletebilir.

 **NOT:** HP Embedded Security for ProtectTools, Smart Cover Sensor (Akıllı Kapak Algılayıcısı) ve Akıllı Kapak Kilidi, bazı sistemlerde seçenek olarak sunulmaktadır.

HP bilgisayarında güvenlik ayarlarını yönetmek için aşağıdaki yardımcı programları kullanın:

- Yerel olarak, Yardımcı Programlarını kullanarak. Computer Setup Yardımcı Programlarını kullanma konusunda daha fazla bilgi ve yönergeler için, bilgisayarınızla birlikte gelen *Documentation and Diagnostics CD* içindeki *Computer Setup (F10) Yardımcı Program Kılavuzu*'na bakın. Bazı bilgisayarlarda, ProtectTools'un, yöneticilerin BIOS güvenlik ayarlarını çalıştırılan İS'den yapılandırmasına izin veren Windows tabanlı bileşeni olan HP BIOS Configuration for ProtectTools bulunur.
- Uzaktan, HP Client Manager Software, OpenView Client Configuration Manager veya System Software Manager'ı kullanarak. Bu yazılım güvenlik ayarlarının güvenli ve tutarlı şekilde dağıtılmasını ve denetlenmesini sağlar.

Aşağıdaki tablo ve bölümler, Computer Setup (F10) Yardımcı Programları aracılığıyla bilgisayarın güvenlik özelliklerini yerel olarak yönetmeyle ilgilidir.

Tablo 11-1 Güvenlik Özelliklerine Genel Bakış

Seçenek	Açıklama
Setup Password (Kurulum Şifresi)	Kur (yönetici) şifresi ayarlamanıza ve etkinleştirmenize olanak sağlar. NOT: Kur şifresi ayarlanırsa, Computer Setup seçeneklerini değiştirmeniz gerekir, ROM'u seçin ve Windows'da belirli tak ve kullan ayarlarında değişiklik yapın. Daha fazla bilgi için, <i>Documentation and Diagnostics CD</i> içindeki <i>Computer Setup (F10) Yardımcı Programı Kılavuzu</i> 'na bakın.
Power-On Password (Açılış Şifresi)	Açılış şifresi ayarlamanıza ve etkinleştirmenize olanak sağlar.

Tablo 11-1 Güvenlik Özelliklerine Genel Bakış (devam)

Seçenek	Açıklama
	Daha fazla bilgi için, <i>Documentation and Diagnostics CD</i> içindeki <i>Computer Setup (F10) Yardımcı Programı Kılavuzu</i> 'na bakın.
Password Options (Şifre Seçenekleri) (Bu seçim, yalnızca bir açılış şifresi ayarlanmışsa görüntülenir.)	Sistem kapatılmadan önyükleme yapıldığında şifre gerekip gerekmediğini belirleme olanağı verir (Ctrl+Alt+Del). Daha fazla bilgi için, <i>Documentation and Diagnostics CD</i> içindeki <i>Computer Setup (F10) Yardımcı Programı Kılavuzu</i> 'na bakın.
Pre-Boot Authorization (Önyükleme Öncesi Yetkilendirme)	Açılış Şifresi yerine kullanılacak Akıllı Kartı etkinleştirmenize veya devre dışı bırakmanıza olanak sağlar.
Smart Cover (Akıllı Kapak)	Aşağıdakileri ayarlamanızı sağlar: <ul style="list-style-type: none">Cover Lock (Kapak Kilidi) özelliğini etkinleştirme veya devre dışı bırakma.Cover Removal Sensor (Kapak Çıkartma Algılayıcısı) özelliğini etkinleştirme veya devre dışı bırakma. NOT: <i>Notify User</i> (Kullanıcıya Bildir) özelliği kullanıcıya, algılayıcının kapağın çıkarıldığını algıladığını bildirir. <i>Setup Password</i> (Kurulum Şifresi) özelliği, algılayıcı kapağın çıkartıldığını algıladığında bilgisayarı önyüklemek üzere kurulum şifresinin girilmesi gerektiğini bildirir. Bu özellik yalnızca bazı modellerde desteklenir. Daha fazla bilgi için, <i>Documentation and Diagnostics CD</i> içindeki <i>Computer Setup (F10) Yardımcı Programı Kılavuzu</i> 'na bakın.
Embedded Security (Katıştırılmış Güvenlik)	Aşağıdakileri ayarlamanızı sağlar: <ul style="list-style-type: none">Katıştırılmış Güvenlik aygıtını etkinleştirme/devre dışı bırakma.Aygıtı Fabrika Ayarlarına sıfırlama. Bu özellik yalnızca bazı modellerde desteklenir. www.hp.com adresindeki <i>HP ProtectTools Security Manager Guide</i> 'a bakın.
Device Security (Aygıt Güvenliği)	Seri bağlantı noktalarını, paralel bağlantı noktasını, ön USB bağlantı noktalarını, ağ denetleyicilerini (bazı modellerde) ve SCSI denetleyicilerini (bazı modellerde) etkinleştirir veya devre dışı bırakır.
Network Service Boot (Ağ Hizmeti Önyükleme)	Bilgisayarın ağ sunucusuna yüklenmiş bir işletim sisteminden önyükleme yapma yeteneğini etkinleştirir veya devredışı bırakır. (Ağ denetleyicisi PCI veri yolunda bulunmalı veya sistem kartında yerleşik olmalıdır.)
System IDs (Sistem Kimlikleri)	Aşağıdakileri ayarlamanızı sağlar: <ul style="list-style-type: none">Mal etiketi (18-bayt tanıtıcı) ve sahiplik etiketi (POST sırasında görüntülenen 80-bayt tanıtıcı). Daha fazla bilgi için, <i>Documentation and Diagnostics CD</i> içindeki <i>Computer Setup (F10) Yardımcı Programı Kılavuzu</i>'na bakın.Çerçeve seri numarası veya Evrensel Benzersiz Tanıtıcı (UUID) numarası. UUID yalnızca, geçerli çerçeve seri numarası geçersizse güncellenebilir. (Bu kimlik numaraları genellikle fabrikada ayarlanır ve sistemi benzersiz biçimde tanımlamak için kullanılır.) Sistem tanıtıcısı ayarı için klavye dili ayarı (örneğin İngilizce veya Almanca).
DriveLock (bazı modellerde)	ATA sabit disk sürücülerini için ana şifre veya kullanıcı şifresi atanmasını veya bunların değiştirilmesini sağlar. Bu özellik etkinleştirildiğinde, kullanıcıdan POST işlemi sırasında Sürücü Kilidi şifrelerinden birini girmesi istenir. Bu şifrelerden hiçbiri doğru olarak girilemezse, bilgisayarı kapatıp açarak bir önyükleme dizisi sağlanırken bu şifrelerden biri doğru olarak girilene kadar sabit disk sürücüsüne erişilemez. NOT: Bu seçenek yalnızca sisteme ATA Güvenlik kodu setini destekleyen en az bir ATA sürücü bağlı olduğunda görüntülenir.

Tablo 11-1 Güvenlik Özelliklerine Genel Bakış (devam)

Seçenek	Açıklama
	Daha fazla bilgi için, <i>Documentation and Diagnostics CD</i> içindeki <i>Computer Setup (F10) Yardımcı Programı Kılavuzu</i> 'na bakın.
Computer Setup hakkında daha fazla bilgi için, <i>Documentation and Diagnostics CD</i> içindeki <i>Computer Setup (F10) Yardımcı Programı Kılavuzu</i> 'na bakın.	
	Güvenlik özellikleri desteği özel bilgisayar yapılandırmasına göre değişebilir.

Parola Güvenliği

Açılış şifresi, her açılışta veya yeniden başlatmada uygulama ve veriye erişim için şifre girilmesini isteyerek bilgisayarın yetkisiz kullanımını önler. Kurulum parolası, Bilgisayar Kur'a yetkisiz erişimi önler ve ayrıca açılış parolasının yerine de kullanılabilir. Bu yüzden, açılış şifresi sorulduğunda açılış şifresi yerine kurulum şifresi yazıldığında da bilgisayara erişime izin verilir.

Sistem yöneticisinin, oluşturulmuşsa bile açılış şifresini bilmesine gerek kalmadan bakım yapmak için ağ içindeki tüm sistemlere girebilmesini sağlamak amacıyla, ağ genelinde bir kurulum şifresi koyulabilir.

Computer Setup Programını Kullanarak Kurulum Parolası Koyma

Sistemde katıştırılmış güvenlik aygıtı varsa, www.hp.com adresindeki *HP ProtectTools Security Manager Guide*'a bakın. Bilgisayar kurulurken bir kurulum şifresi koymak (Computer Setup (F10) yardımcı programı kullanılarak) şifre girilmeden bilgisayarın tekrar yapılandırılmasını önler.

1. Bilgisayarı açın veya yeniden başlatın. Windows'daysanız, sırayla **Başlat > Bilgisayarı Kapat > Yeniden Başlat** seçeneklerini tıklayın.
2. Bilgisayarı açtıktan hemen sonra, monitör ışığı yeşile döndüğünde **F10** tuşuna basarak Computer Setup uygulamasına girin. Gerekliyse, başlık ekranını atlamak için **Enter**'a basın.
NOT: **F10** tuşuna uygun zamanda basmazsanız, yardımcı programa erişmek için bilgisayarı yeniden başlatmanız ve monitör ışığı yeşile döndüğünde **F10** tuşuna basmanız gerekir.
3. İlk önce **Security** (Güvenlik), ardından **Setup Password** (Kurulum Şifresi) adımlarını seçip ekrandaki yönergeleri izleyin.
4. Çıkmadan önce **File** (Dosya) > **Save Changes and Exit** (Çıkmadan Önce Değişiklikleri Kaydet) seçeneğini tıklayın.

Computer Setup'ı Kullanarak Açılış Parolası Belirleme

Computer Setup programını kullanarak bir açılış şifresi belirlemek, bilgisayar açıldığında bilgisayara şifre girmeden erişilmesini önler. Açılış parolası belirlendiğinde Computer Setup programı **Security** (Güvenlik) menüsü altında **Password Options**'ı (Parola Seçenekleri) sunar. Şifre seçenekleri arasında, **Password Prompt on Warm Boot** (Kapatmadan Yüklemede Şifre İstemi) seçeneği de bulunur. **Password Prompt on Warm Boot** etkinleştirildiğinde, bilgisayarın her yeniden başlatılmasında parola girilmesi gerekir.


1. Bilgisayarı açın veya yeniden başlatın. Windows'daysanız, sırayla **Başlat > Bilgisayarı Kapat > Yeniden Başlat** seçeneklerini tıklayın.
2. Bilgisayarı açtıktan hemen sonra, monitör ışığı yeşile döndüğünde **F10** tuşuna basarak Computer Setup uygulamasına girin. Gerekliyse, başlık ekranını atlamak için **Enter**'a basın.
NOT: **F10** tuşuna uygun zamanda basmazsanız, yardımcı programa erişmek için bilgisayarı yeniden başlatmanız ve monitör ışığı yeşile döndüğünde **F10** tuşuna basmanız gerekir.

3. İlk önce **Security** (Güvenlik), ardından **Power- On Password** (Açılış Şifresi) adımlarını seçip ekrandaki yönergeleri izleyin.
4. Çıkmadan önce **File** (Dosya) > **Save Changes and Exit** (Çıkmadan Önce Değişiklikleri Kaydet) seçeneğini tıklatın.

Açılış Şifresi Girme

Açılış şifresi girmek için aşağıdaki adımları tamamlayın:

1. Bilgisayarı açın veya yeniden başlatın. Windows'daysanız, sırayla **Başlat > Bilgisayarı Kapat > Yeniden Başlat** seçeneklerini tıklatın.
2. Ekranda anahtar simgesi belirdiğinde, geçerli şifreyi yazın ve **Enter** tuşuna basın.

 **NOT:** Dikkatli yazın; güvenlik nedenleriyle, yazdığınız karakterler ekranda görüntülenmez.


Yanlış şifre girerseniz, kırık bir anahtar simgesi görüntülenir. Yeniden deneyin. Üç başarısız denemeden sonra devam etmeden önce bilgisayarınızı kapatıp tekrar açmanız gerekir.

Kurulum Şifresi Girme


Sistemde katıştırılmış güvenlik aygıtı varsa, www.hp.com adresindeki *HP ProtectTools Security Manager Guide*'a bakın.

Bilgisayara bir kurulum şifresi koyulmuşsa, Computer Setup programını her çalıştırdığınızda girmeniz istenecektir.

1. Bilgisayarı açın veya yeniden başlatın. Windows'daysanız, sırayla **Başlat > Bilgisayarı Kapat > Yeniden Başlat** seçeneklerini tıklatın.
2. Bilgisayarı açtıktan hemen sonra, monitör ışığı yeşile döndüğünde **F10** tuşuna basarak Computer Setup uygulamasına girin. Gerekliyse, başlık ekranını atlamak için **Enter**'a basın.

 **NOT:** **F10** tuşuna uygun zamanda basmazsanız, yardımcı programa erişmek için bilgisayarını yeniden başlatmanız ve monitör ışığı yeşile döndüğünde **F10** tuşuna basmanız gerekir.

3. Ekranda anahtar simgesi belirdiğinde, kurulum şifresini yazın ve **Enter** tuşuna basın.

 **NOT:** Dikkatli yazın; güvenlik nedenleriyle, yazdığınız karakterler ekranda görüntülenmez.


Yanlış şifre girerseniz, kırık bir anahtar simgesi görüntülenir. Yeniden deneyin. Üç başarısız denemeden sonra devam etmeden önce bilgisayarınızı kapatıp tekrar açmanız gerekir.

Açılış veya Kurulum Şifresini Değiştirme


Sistemde katıştırılmış güvenlik aygıtı varsa, www.hp.com adresindeki *HP ProtectTools Security Manager Guide*'a bakın.

1. Bilgisayarı açın veya yeniden başlatın. Windows'daysanız, sırayla **Başlat > Bilgisayarı Kapat > Yeniden Başlat** seçeneklerini tıklatın.
2. Açılış şifresini değiştirmek için, 3. adıma gidin.

Kurulum şifresini değiştirmek için, bilgisayarını açtıktan hemen sonra, monitör ışığı yeşile döndüğünde **F10** tuşuna basarak Computer Setup uygulamasına girin. Gerekliyse, başlık ekranını atlamak için **Enter**'a basın.


 **NOT:** **F10** tuşuna uygun zamanda basmazsanız, yardımcı programa erişmek için bilgisayarını yeniden başlatmanız ve monitör ışığı yeşile döndüğünde **F10** tuşuna basmanız gerekir.

3. Anahtar simgesi görüntülediğinde, aşağıdaki gibi, geçerli şifre, bölü (/) veya başka bir ayırıcı karakter, yeni şifre, tekrar bölü (/) veya başka bir ayırıcı karakter ve tekrar yeni şifreyi girin: geçerli şifre/yeni şifre/yeni şifre

 **NOT:** Dikkatli yazın; güvenlik nedenleriyle, yazdığınız karakterler ekranda görüntülenmez.

4. Enter tuşuna basın.

Yeni parola bilgisayarınızı bir sonraki açışınızda devreye girer.


 **NOT:** Alternatif ayırıcı karakterler hakkında bilgi için [Ulusal Klavye Ayırıcı Karakterleri sayfa 29'a](#) başvurun. Açılış parolası ve kurulum parolası Computer Setup programının Güvenlik seçenekleri kullanılarak da değiştirilebilir.

Açılış veya Kurulum Parolasını İptal Etme


Sistemde katıştırılmış güvenlik aygıtı varsa, www.hp.com adresindeki *HP ProtectTools Security Manager Guide'a* bakın.

1. Bilgisayarı açın veya yeniden başlatın. Windows'daysanız, sırayla **Başlat > Bilgisayarı Kapat > Yeniden Başlat** seçeneklerini tıklayın.
2. Açılış şifresini silmek için, 3. adıma gidin.

Kurulum şifresini silmek için, bilgisayarı açtıktan hemen sonra, monitör ışığı yeşile döndüğünde **F10** tuşuna basarak Computer Setup uygulamasına girin. Gerekliyse, başlık ekranını atlamak için **Enter'a** basın.

 **NOT:** **F10** tuşuna uygun zamanda basmazsanız, yardımcı programa erişmek için bilgisayarı yeniden başlatmanız ve monitör ışığı yeşile döndüğünde **F10** tuşuna basmanız gerekir.

3. Anahtar simgesi görüntülediğinde, aşağıdaki gibi geçerli şifreyi ve bölü (/) veya başka bir ayırıcı karakteri girin: geçerli şifre/
4. Enter tuşuna basın.

 **NOT:** Alternatif ayırıcı karakterler hakkında bilgi için [Ulusal Klavye Ayırıcı Karakterleri sayfa 29'a](#) başvurun. Açılış parolası ve kurulum parolası Computer Setup programının Güvenlik seçenekleri kullanılarak da değiştirilebilir.

Ulusal Klavye Ayırıcı Karakterleri

Her klavye ülkeye özel ihtiyaçlara göre tasarlanmıştır. Şifreyi değiştirmek veya iptal etmek için kullandığınız sözdizimi ve tuşlar bilgisayarınızla beraber gelen klavyeye göre değişir.

Ulusal Klavye Ayırıcı Karakterleri					
/	Arap	-	Yunan	/	Rus
=	Belçika	.	İsrail	-	Slovak
-	BHCSY*	-	Yunanistan	-	İspanya
/	Brezilya	-	İtalya	/	İsveç/Finlandiya
/	Çin	/	Japonya	-	İsviçre
-	Çek	/	Kore	/	Tayvan
-	Danimarka	-	Latin Amerika	/	Tayland
!	Fransa	-	Norveç	.	Türkiye
é	Fransa Kanada	-	Polonya	/	Amerika

Ulusal Klavye Ayırıcı Karakterleri

- Almanya - Portekiz

* Bosna-Hersek, Hırvatistan, Slovenya ve Yugoslavya için

Parolaları Silme

Şifreyi unutursanız, bilgisayarınıza erişemezsiniz. Şifreleri silme yönergeleri için *Documentation and Diagnostics CD* içindeki *Sorun Giderme Kılavuzu*'na başvurun.

Sistemde katıştırılmış güvenlik aygıtı varsa, www.hp.com adresindeki *HP ProtectTools Security Manager Guide*'a bakın.

Sürücü Kilidi

DriveLock (Sürücü Kilidi), ATA sabit sürücülerindeki verilere yetkisiz erişimi önleyen ve sektörde standart olan bir güvenlik özelliğidir. Sürücü Kilidi, Computer Setup'ın uzantısı olarak uygulanmıştır. Yalnızca ATA Güvenlik komut setini destekleyen sabit sürücüler tespit edildiğinde kullanılabilir. Sürücü Kilidi, veri güvenliğine çok büyük önem veren HP müşterileri için tasarlanmıştır. Böyle kullanıcılar için sabit disk sürücüsünün maliyeti ve içinde saklanan verilerin kaybedilmesi, diskin içeriğine yetkisiz erişimin neden olabileceği zararlar karşılaştırıldığında önemsiz kalır. HP'nin uyguladığı Sürücü Kilidi, bu düzeyde bir güvenlikle, unutulmuş bir şifreyi sağlama gereksinimi arasında bir denge kurmak için, iki şifreli bir güvenlik şeması kullanır. Şifrelerden birinin sistem yöneticisi tarafından ayarlanması, diğerinin de son kullanıcı tarafından belirlenip kullanılması tasarlanmıştır. İki şifre de kaybedilirse sürücünün kilidini açmak için herhangi bir "arka kapı" yoktur. Bu nedenle Sürücü Kilidi'ni kullanmanın en güvenli yolu, sabit sürücüdeki verileri kurumsal bilgi sistemine kopyalamak ve düzenli olarak yedeklemektir. İki Sürücü Kilidi şifresinin de kaybedilmesi durumunda sabit sürücü kullanılamaz hale gelir. Önceden tanımlanan müşteri profiline uymayan kullanıcılar için bu durum, kabul edilemez bir risk olabilir. Müşteri profiline uyan kullanıcılar içinse sabit sürücüde saklanan verinin yapısına bağlı olarak göze alınabilir bir risktir.

Sürücü Kilidini Kullanma

ATA Güvenlik kodu setini destekleyen bir veya daha fazla sabit sürücü tespit edildiğinde, DriveLock (Sürücü Kilidi) seçeneği, Computer Setup bölümündeki Security (Güvenlik) menüsünde görüntülenir. Kullanıcıya ana parolayı belirleme veya Sürücü Kilidi'ni etkinleştirme seçenekleri sunulur. Sürücü Kilidi'ni etkinleştirmek için bir kullanıcı şifresinin verilmesi gerekir. Sürücü Kilidi'nin ilk yapılandırması genellikle bir sistem yöneticisi tarafından gerçekleştirildiğinden, bu işlemden önce bir ana parola belirlenmesi gerekir. HP, Sürücü Kilidi'ni etkinleştirmeyi planlayan veya planlamayan sistem yöneticilerine, bir ana şifre belirlemelerini önerir. Böylece sistem yöneticisi disk kilitletirse Sürücü Kilidi ayarlarını değiştirme olanağına sahip olur. Ana parola belirlendikten sonra sistem yöneticisi Sürücü Kilidi'ni etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilir.

Kilitlenmiş bir sabit sürücü varsa POST aygıtının kilidini açmak için parola sorar. Açılış parolası ayarlandıysa ve aygıtın kullanıcı parolasıyla eşleşiyorsa, POST kullanıcıdan parolayı yeniden girmesini istemeyecektir. Aksi durumda kullanıcıdan Sürücü Kilidi parolasını girmesi istenir. Bilgisayarı kapatıp açarak önyükleme yaparken, ana şifre veya kullanıcı şifresi kullanılabilir. Sistem kapatılmadan önyükleme yapıldığında, bir önceki bilgisayarın kapatılıp açılmasıyla yapılan önyükleme sırasında sürücü kilidini açmak için kullanılan şifreyi girin. Kullanıcılar şifreyi iki denemede doğru olarak girmelidir. Bilgisayarın kapatılıp açılmasıyla önyükleme yapılması sırasında, iki kere yanlış şifre girilirse POST işleme devam eder, ancak sürücü erişilemez durumda kalır. Sistem kapatılmadan yapılan önyüklemede veya Windows'dan yeniden başlatırken, denemeler başarılı olmazsa, POST durur ve kullanıcıya bilgisayarın kapatılıp açılması söylenir.

Sürücü Kilidi Uygulamaları

Sürücü Kilidi güvenlik özelliğinin en pratik kullanımı bir şirket ortamında olur. Bu ortamlarda sistem yöneticisi, başka işlerin yanı sıra Sürücü Kilidi ana şifresini ve geçici bir kullanıcı şifresi belirlemenin de dahil olduğu sabit sürücü yapılandırmasından sorumlu olacaktır. Kullanıcının kullanıcı parolasını unuttuğu veya cihazın başka bir çalışana geçtiği durumlarda, kullanıcı parolasını sıfırlamak ve sabit sürücüye yeniden erişim sağlamak için ana parola kullanılabilir.

HP, Sürücü Kilidi'ni etkinleştiren kurumsal sistem yöneticilerine ana şifreleri belirlemek ve saklamak için şirket çapında bir politika oluşturmalarını önerir. Bu, bir çalışanın işten ayrılmadan önce bilerek veya bilmeyerek Sürücü Kilidi parolalarının ikisini de ayarlaması gibi durumları engellemek için yapılmalıdır. Böyle bir durumda sabit sürücü kullanılamaz hale gelir ve değiştirilmesi gerekir. Benzer şekilde ana şifre belirlenmezse sistem yöneticileri kendilerini sabit sürücüye ulaşamaz durumda bulabilir ve olağan yetkisiz yazılım denetimiyle diğer varlık denetimi işlevlerini gerçekleştiremez ve destek sağlayamazlar.

HP, güvenlik gereksinimleri bu kadar yüksek olmayan kullanıcılara, Sürücü Kilidi'ni etkinleştirmelerini önermez. Bu kategorideki kullanıcılar arasında kişisel kullanıcılar veya değerli verileri düzenli olarak sabit sürücülerinde saklamayan kullanıcılar yer alır. Bu kullanıcılar için iki parolayı de unutmaktan kaynaklanan olası bir sabit sürücü kaybı, Sürücü Kilidi'nin koruduğu verinin değerinden çok daha büyüktür. Computer Setup ve Sürücü Kilidi'ne erişim, Kurulum parolası aracılığıyla sınırlanabilir. Sistem yöneticileri, bir Kurulum şifresi belirleyip bunu son kullanıcılara vermeyerek kullanıcıların Sürücü Kilidini etkinleştirmesini önleyebilirler.

Akıllı Kapak Algılayıcısı

Bazı modellerde bulunan Kapak Çıkartma Algılayıcı, donanım ve yazılım teknolojilerinin bir birleşimi olup, bilgisayar kapağı veya yan paneli çıkartıldığında sizi uyarır. Aşağıdaki tabloda açıklandığı gibi, üç koruma düzeyi bulunur:

Tablo 11-2 Akıllı Kapak Algılayıcısı Koruma Düzeyleri

Düzye	Ayar	Açıklama
Düzye 0	Devre dışı	Akıllı Kapak Algılayıcısı devre dışı (varsayılan).
Düzye 1	Kullanıcıya Bildir	Bilgisayar tekrar çalıştırıldığında, ekranda kapağın ya da yan panelin çıkarıldığını belirten bir mesaj görüntülenir.
Düzye 2	Setup Password (Kurulum Şifresi)	Bilgisayar tekrar çalıştırıldığında, ekranda kapağın ya da yan panelin çıkarıldığını belirten bir mesaj görüntülenir. Devam etmek için kurma parolanızı girmelisiniz.

NOT: Bu ayarlar Computer Setup kullanılarak değiştirilebilir. Computer Setup hakkında daha fazla bilgi için, *Documentation and Diagnostics CD* içindeki *Computer Setup (F10) Yardımcı Programı Kılavuzu*'na bakın.

Akıllı Kapak Algılayıcısının Koruma Düzeyini Ayarlama

Akıllı Kapak Algılayıcısının koruma düzeyini ayarlamak için aşağıdaki adımları tamamlayın:

1. Bilgisayarı açın veya yeniden başlatın. Windows'daysanız, sırayla **Başlat > Bilgisayarı Kapat > Yeniden Başlat** seçeneklerini tıklayın.
 2. Bilgisayarı açtıktan hemen sonra, monitör ışığı yeşile döndüğünde **F10** tuşuna basarak Computer Setup uygulamasına girin. Gerekliyse, başlık ekranını atlamak için **Enter**'a basın.
- NOT:** **F10** tuşuna uygun zamanda basmazsanız, yardımcı programa erişmek için bilgisayarı yeniden başlatmanız ve monitör ışığı yeşile döndüğünde **F10** tuşuna basmanız gerekir.
3. Sırasıyla **Security (Güvenlik) > Smart Cover (Akıllı Kapak) > Cover Removal Sensor (Kapak Çıkartma Algılayıcısı)** seçeneklerini belirleyin.
 4. Çıkmadan önce **File (Dosya) > Save Changes and Exit (Çıkmadan Önce Değişiklikleri Kaydet)** seçeneğini tıklayın.

Akıllı Kapak Kilidi


Akıllı Kapak Kilidi, bazı HP bilgisayarlarda bulunan ve yazılım tarafından denetlenen bir kapak kilididir. Bu kilit, yetkisiz kişilerin bilgisayarın dahili bileşenlerine erişimini engeller. Akıllı Kapak Kilidi olan bilgisayarlar kilitlememiş olarak teslim edilirler.

△ **DİKKAT:** En yüksek düzeyde kapak kilidi güvenliği için, bir kurulum şifresi koyduğunuzdan emin olun. Kurulum şifresi yetkisiz kişilerin Computer Setup yardımcı programına erişimini engeller.


📝 **NOT:** Akıllı Kapak Kilidi, bazı sistemlerde bir seçenek olarak sunulmaktadır.

Akıllı Kapak Kilidini Kilitleme

Akıllı Kapak Kilidini etkinleştirmek ve kilitlemek için aşağıdaki adımları tamamlayın.

1. Bilgisayarı açın veya yeniden başlatın. Windows'daysanız, sırayla **Başlat > Bilgisayarı Kapat > Yeniden Başlat** seçeneklerini tıklatın.
 2. Bilgisayarı açtıktan hemen sonra, monitör ışığı yeşile döndüğünde **F10** tuşuna basarak Computer Setup uygulamasına girin. Gerekliyse, başlık ekranını atlamak için **Enter**'a basın.
-
-  **NOT:** **F10** tuşuna uygun zamanda basmazsanız, yardımcı programa erişmek için bilgisayarı yeniden başlatmanız ve monitör ışığı yeşile döndüğünde **F10** tuşuna basmanız gerekir.
-
3. Sırasıyla **Security** (Güvenlik) > **Smart Cover** (Akıllı Kapak) > **Cover Lock** (Kapak Kilidi) > **Lock** (Kilitle) seçeneklerini belirleyin.
 4. Çıkmadan önce **File** (Dosya) > **Save Changes and Exit** (Çıkmadan Önce Değişiklikleri Kaydet) seçeneğini tıklatın.

Akıllı Kapak Kilidini Açma

1. Bilgisayarı açın veya yeniden başlatın. Windows'daysanız, sırayla **Başlat > Bilgisayarı Kapat > Yeniden Başlat** seçeneklerini tıklatın.
 2. Bilgisayarı açtıktan hemen sonra, monitör ışığı yeşile döndüğünde **F10** tuşuna basarak Computer Setup uygulamasına girin. Gerekliyse, başlık ekranını atlamak için **Enter**'a basın.
-
-  **NOT:** **F10** tuşuna uygun zamanda basmazsanız, yardımcı programa erişmek için bilgisayarı yeniden başlatmanız ve monitör ışığı yeşile döndüğünde **F10** tuşuna basmanız gerekir.
-
3. Sırasıyla **Security** (Güvenlik) > **Smart Cover** (Akıllı Kapak) > **Cover Lock** (Kapak Kilidi) > **Unlock** (Kilidi Aç) seçeneklerini belirleyin.
 4. Çıkmadan önce **File** (Dosya) > **Save Changes and Exit** (Çıkmadan Önce Değişiklikleri Kaydet) seçeneğini tıklatın.

Akıllı Kapak Arızaya Dayanıklı Anahtarı'nı Kullanma

Akıllı Kapak Kilidi'ni etkinleştirdiyse, ancak kilidi açacak şifreyi giremiyorsanız, bilgisayar kapağını açmak için Akıllı Kapak Arızaya Dayanıklı Anahtarı'na gereksinim duyarsınız. Bu anahtara aşağıdaki durumlarda gereksinim duyacaksınız:

- Elektrik kesintisi
- Açılış sorunu
- PC bileşenlerinin çalışmaması (örneğin işlemci veya güç kaynağı)
- Unutulan şifre

△ **DİKKAT:** Akıllı Kapak Arızaya Dayanıklı Anahtarı, HP'den alabileceğiniz özel bir araçtır. Hazırlıklı olun; bu anahtarı ihtiyacınız olmadan sipariş edin yetkili bir satıcı veya servis sağlayıcısı.

Arızaya Dayanıklı Anahtarı almak için aşağıdakilerden birini yapın:

- Yetkili bir HP satıcısına veya servis sağlayıcısına başvurun.
- Garantide belirtilen uygun numarayı arayın.

Akıllı Kapak Arızaya Dayanıklı Anahtarı'nın kullanımıyla ilgili daha fazla bilgi için *Documentation and Diagnostics CD* (Belge Kitaplığı) CD'sinde *Donanım Başvuru Kılavuzu*'na başvurun.


Kablo Kilidi Saęlama

Bilgisayarın arka panelinde, bilgisayarın alıřma sahasına fiziksel olarak baęlanmasını saęlayacak bir kablo kilidi bulunur.

Resimli ynergeler iin ltfen *Documentation and Diagnostics CD* iindeki *Donanım Bařvuru Kılavuzu* blmne bakın.

Parmak İzi Tanıma Teknolojisi

HP Parmak İzi Tanıma Teknolojisi, kullanıcı řifresini girme gereęini ortadan kaldırarak aę güvenlięini arttırır, sisteme giriř iřlemine basitleřtirir ve řirket aęlarının ynetim maliyetlerini azaltır. Uygun fiyatıyla artık yalnızca yksek teknolojiye ve yksek gvenlik dzeyine sahip firmalara ynelik deęildir.

 **NOT:** Parmak İzi Tanıma Teknolojisi desteęi modellere gre deęiřiklik gsterir.

Daha fazla bilgi iin, ařaęıdaki siteyi ziyaret edin:

<http://h18004.www1.hp.com/products/security/>.

Hata Bildirimi ve Kurtarma

Hata Bildirimi ve Kurtarma özellikleri, önemli verilerin kaybını önlemek ve sistemin planlanmadan kapalı kalma süresini en aza indirmek için yenilikçi donanım ve yazılım teknolojilerini birleştirir.

Bilgisayar, HP Client Manager uygulamasıyla yönetilen bir ağa bağlıysa, bilgisayar ağ yöneticisi uygulamasına bir hata bildirimini gönderir. HP Client Manager Software ile tanılardan yönetilen tüm bilgisayarlarda otomatik olarak çalışmasını ve başarısız olan testler için özet rapor oluşturmasını uzaktan programlayabilirsiniz.

Sürücü Koruma Sistemi

Sürücü Koruma Sistemi (DPS), bazı HP bilgisayarlarının sabit disk sürücülerinde yerleşik olarak bulunan bir tanılama aracıdır. DPS, disk sürücü değişiminde ortaya çıkabilecek sorunların tanısına yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

HP bilgisayarları üretilirken takılan her sabit disk sürücüsü, DPS kullanılarak sınırlar ve önemli bilgilerin kalıcı kaydı sürücüye yazılır. DPS her çalıştırıldığında test sonuçları disk üzerine yazılır. Servis sağlayıcısı bu bilgileri kullanarak DPS yazılımını kullanmanızı gerektiren koşulların tanısında yardımcı olabilir. DPS kullanmak hakkındaki yönergeler için *Documentation and Diagnostics CD*'sindeki *Computer Setup Yardımcı Program Kılavuzu*'na bakın.

Dalgalanmaya Dayanıklı Güç Kaynağı

Dalgalanmaya dayanıklı tümleşik bir güç kaynağı, bilgisayarın, beklenmeyen bir güç dalgalanmasıyla karşılaştığında daha güvenilir olmasını sağlar. Bu güç kaynağı, sistemin kapanmasına veya veri kaybına yol açmadan 2000 volta kadar olan güç dalgalanmalarına dayanabilir.

Isı Algılayıcısı

Isı algılayıcısı, bilgisayarın iç ısısını izleyen bir donanım ve yazılım özelliğidir. Bu özellik, normal sınırlar aşıldığında iç bileşenler zarar görmeden veya veri kaybı oluşmadan önlem almanızı sağlayacak bir uyarı mesajı verir.

Dizin

- A**
- Active Management Technology özelliğine sahip Intel vPro markalı bilgisayarlar 11
 - Active Management Technology, Intel vPro markalı bilgisayarlar 11
 - açılış şifresi
 - ayar 27
 - değiştirme 28
 - girme 28
 - silme 29
 - Akıllı Kapak Algılayıcısı
 - ayar 32
 - koruma düzeyleri 32
 - Akıllı Kapak Arızaya Dayanıklı Anahtarı, sipariş 33
 - Akıllı Kapak Kilidi
 - Arızaya Dayanıklı Anahtar 33
 - kilidi kaldırma 33
 - kilitleme 33
 - Akıllı Kapak Kilidini kaldırma 33
 - Akıllı Kapak Kilidini kilitleme 33
 - Altiris
 - AClient 3
 - Deployment Solution Agent 3
 - Arızaya Dayanıklı Anahtar dikkat 33
 - sipariş 33
 - Arızaya Dayanıklı Anahtar siparişi 33
 - artık kullanılmayan çözümler 14
 - ayırıcı karakterler, tablo 29
- B**
- Backup and Recovery Manager (Yedekleme ve Kurtarma Yöneticisi) 10
 - beyaz sayfalar 11
 - bilgisayara erişim, denetleme 25
 - bilgisayara erişimi denetleme 25
 - bilgisayarın dahili sıcaklığı 35
- BIOS**
- Boot Block Emergency Recovery Mode (Önyükleme Bloğu Acil Kurtarma Modu) 16
 - HPQFlash 15
 - Uzaktan ROM Flash 15
 - Boot Block Emergency Recovery Mode (Önyükleme Bloğu Acil Kurtarma Modu) 16
- C**
- Client Foundation Suite 8
 - Client Management Interface 5
 - Client Manager 6
 - Client Premium Suite 7
 - Computer Setup Yardımcı Programları 17
- Ç**
- çift durumlu güç düğmesi 22
- D**
- dağıtım araçları, yazılımlar 2
 - dalgalanmaya dayanıklı güç kaynağı 35
 - değişiklik bildirim 12
 - değişikliklerin bildirilmesi 12
 - dikkat mesajları
 - Arızaya Dayanıklı Anahtar 33
 - kapak kilidi güvenliği 32
 - ROM'u koruma 15
 - disk, kopyalanma 2
 - DiskOnKey
 - HP Drive Key 18
 - önyüklenebilir 18, 20
- E**
- Emergency Recovery Mode, Boot Block (Acil Kurtarma Modu, Önyükleme Bloğu) 16
 - endüstri standartları 24
- G**
- girme
 - açılış şifresi 28
 - kurulum şifresi 28
 - güç düğmesi
 - çift durum 22
 - yapılandırma 22
 - güç düğmesi yapılandırma 22
 - güç kaynağı, dalgalanmaya dayanıklı 35
 - güvenlik
 - Akıllı Kapak Algılayıcısı 32
 - Akıllı Kapak Kilidi 32
 - ayarlar 25
 - kablo kilidi 34
 - özellikler, tablo 25
 - parmak izi tanıma teknolojisi 34
 - parola 27
 - ProtectTools Security Manager 7
 - Sürücü Kilidi 30
- H**
- Hata Bildirimi ve Kurtarma HP Client Manager 35
 - HP
 - Backup and Recovery Manager (Yedekleme ve Kurtarma Yöneticisi) 10
 - Client Foundation Suite 8
 - Client Management Interface 5
 - Client Manager 6
 - Client Premium Suite 7
 - HP OpenView PC Configuration Management Solution 8
 - OpenView 3
 - OpenView Client Configuration Manager 8
 - ProtectTools Security Manager 7
 - System Software Manager 6

HP Client Catalog for SMS 10
HP Drive Key
DiskOnKey 18
önyüklenebilir 18, 20
HP Lifecycle çözümleri 2
HP OpenView 3
HP OpenView PC Configuration
Management Solution 8
HPQFlash 15

I
Internet adresleri. *Bkz: Web siteleri*
ısı algılayıcısı 35

İ
ilk yapılandırma 2
işletim sistemleri, önemli
bilgiler 23
işletim sistemlerini değiştirme,
önemli bilgiler 23

K
kablo kilidi sağlama 34
kapak kilidi 32
kapak kilidi güvenliği, dikkat 32
klavye ayırıcı karakterleri,
ulusal 29
kopyalama araçları, yazılımlar 2
kurtarma 10
kurtarma, yazılım 2
kurulum
birden çok bilgisayara
kopyalama 18
ilk 2
kopyalama 17
tek bilgisayara kopyalama 17
kurulum şifresi
ayar 27
değiştirme 28
girme 28
silme 29

O
OpenView Agent 3
OpenView Client Configuration
Manager 8

Ö
önceden yüklenen yazılım
görüntüsü 2
önyüklenebilir aygıt
DiskOnKey 18, 20
HP Drive Key 18, 20

oluşturma 18
USB flash ortam aygıtı 18

P
parmak izi tanıma teknolojisi 34
parola
güvenlik 27
parolaları silme 30
PC dağıtımı 2
PCN (Proactive Change
Notification) 12
Preboot Execution Environment
(PXE, Önyükleme Çalıştırma
Ortamı) 4
Proactive Change Notification
(PCN) 12
ProtectTools Security Manager 7
PXE (Preboot Execution
Environment, Önyükleme
Çalıştırma Ortamı) 4

R
Recovery Mode, Boot Block
Emergency (Kurtarma Modu,
Önyükleme Bloğu Acil) 16
Remote System Installation 4
ROM
flash 15
Uzaktan Flash 15
ROM'u koruma, dikkat 15

S
sabit sürücü koruma 35
sabit sürücüler için tanılama
aracı 35
sabit sürücüler, tanılama aracı 35
sıcaklık, dahili bilgisayar 35
Subscriber's Choice 13
Sürücü Kilidi
kullanma 30
uygulamalar 31
sürücü, koruma 35
System Software Manager 6

Ş
şifre
açılış 28
değiştirme 28
güç açık 27
kurulum 27, 28
silme 29
temizleme 30
şifre değiştirme 28
şifre silme 29

U
ulusal klavye ayırıcı
karakterleri 29
USB flash ortam aygıtı,
önyüklenebilir 18, 20
uzaktan kurulum 4
Uzaktan ROM Flash 15

V
varlık izleme 25

W
Web siteleri
BIOS yükleme 15
HP beyaz sayfalar 11
HP Client Foundation Suite 8
HP Client Foundation Suite ve
Client Premium Suite 3
HP Client Management
Suite 8
HP Client Manager 7
HP OpenView Client
Configuration Manager 8
HP OpenView PC Configuration
Management Solution 3, 9
HP ProtectTools Security
Manager 7
HPQFlash 15
Intel vPro teknolojisi 11
kurulumu kopyalama 18
Parmak İzi Tanıma
Teknolojisi 34
PC dağıtımı 2
Proactive Change
Notification 13
ROM Flash 15
Subscriber 's Choice 13
Subscriber's Choice 13
System Software Manager
yükleme 6
Uzaktan ROM Flash 15
yazılım desteği 23

Y
yazılım
Active Management
Technology 11
Altiris AClient 3
Altiris Deployment Solution
Agent 3
güncelleştirme ve yönetim
araçları 5
HP Client Catalog for SMS 10
HP Client Foundation Suite 8

HP Client Management
Interface 5
HP Client Management
Suite 7
HP Client Manager 6
HP OpenView Agent 3
HP OpenView Client
Configuration Manager 8
HP OpenView PC Configuration
Management Solution 8
HP ProtectTools Security
Manager 7
HP System Software
Manager 6
kurtarma 2
Remote System Installation 4
Sürücü Koruma Sistemi 35
tümleştirme 2
varlık izleme 25
yazılım özelleştirme 2
yedekleme 10