

Computer Setup (F10) Utility-Handbuch –  
dc5800-Modelle  
HP Compaq Business PCs

© Copyright 2008 Hewlett-Packard  
Development Company, L.P. Inhaltliche  
Änderungen dieses Dokuments behalten wir  
uns ohne Ankündigung vor.

Microsoft, Windows und Windows Vista sind  
Marken oder eingetragene Marken der  
Microsoft Corporation in den USA und/oder  
anderen Ländern.

Hewlett-Packard („HP“) haftet –  
ausgenommen für die Verletzung des  
Lebens, des Körpers, der Gesundheit oder  
nach dem Produkthaftungsgesetz – nicht für  
Schäden, die fahrlässig von HP, einem  
gesetzlichen Vertreter oder einem  
Erfüllungsgehilfen verursacht wurden. Die  
Haftung für grobe Fahrlässigkeit und Vorsatz  
bleibt hiervon unberührt. Inhaltliche  
Änderungen dieses Dokuments behalten wir  
uns ohne Ankündigung vor. Die  
Informationen in dieser Veröffentlichung  
werden ohne Gewähr für ihre Richtigkeit zur  
Verfügung gestellt. Insbesondere enthalten  
diese Informationen keinerlei zugesicherte  
Eigenschaften. Alle sich aus der  
Verwendung dieser Informationen  
ergebenden Risiken trägt der Benutzer. Die  
Garantien für HP Produkte und Services  
werden ausschließlich in der  
entsprechenden, zum Produkt bzw. Service  
gehörigen Garantieerklärung beschrieben.  
Aus dem vorliegenden Dokument sind keine  
weiter reichenden Garantieansprüche  
abzuleiten.

Dieses Dokument enthält urheberrechtlich  
geschützte Informationen. Ohne schriftliche  
Genehmigung der Hewlett-Packard  
Company darf dieses Dokument weder  
kopiert noch in anderer Form vervielfältigt  
oder übersetzt werden.

Computer Setup (F10) Utility-Handbuch

HP Compaq Business PCs

Erste Ausgabe (Januar 2008)

Dokumenten-Teilenummer: 460194-041

## Allgemeines

Dieses Handbuch enthält Anleitungen zur Verwendung von Computer Setup Utility. Mit diesem Dienstprogramm können Sie Standardeinstellungen des Computers bei der Installation von neuer Hardware oder zu Wartungszwecken konfigurieren und ändern.

- △ **VORSICHT!** In dieser Form gekennzeichnete Text weist auf Verletzungs- oder Lebensgefahr bei Nichtbefolgen der Anleitungen hin.
- △ **ACHTUNG:** In dieser Form gekennzeichnete Text weist auf die Gefahr von Hardwareschäden oder Datenverlust bei Nichtbefolgen der Anleitungen hin.
- 📄 **HINWEIS:** In dieser Form gekennzeichnete Text weist auf wichtige Zusatzinformationen hin.



---

# Inhaltsverzeichnis

## Computer Setup (F10) Utility

Computer Setup (F10) Utility .....	1
Verwenden von Computer Setup (F10) Utility .....	2
Computer Setup – File (Datei) .....	4
Computer Setup – Storage (Speicher) .....	6
Computer Setup – Security (Sicherheit) .....	8
Computer Setup – Power (Energieverwaltung) .....	11
Computer Setup – Advanced (Erweitert) .....	12
Wiederherstellen der Konfigurationseinstellungen .....	15



---

# Computer Setup (F10) Utility

## Computer Setup (F10) Utility

Mit Computer Setup (F10) Utility können Sie folgende Aufgaben durchführen:

- Ändern der werkseitigen Standardeinstellungen.
- Einstellen von Datum und Uhrzeit des Systems.
- Festlegen, Überprüfen, Ändern oder Bestätigen der Systemkonfiguration und der Einstellungen für Prozessor, Grafik- und Soundsysteme, Speicher, Massenspeicher, Kommunikationsverbindungen und Eingabegeräte.
- Ändern der Startreihenfolge der bootfähigen Komponenten wie Festplatten, Diskettenlaufwerke, optische Laufwerke oder USB-Flash-Laufwerke.
- Aktivieren der Schnellstartfunktion (**Quick Boot**). Diese ist zwar schneller als die Kompletstartfunktion (**Full Boot**), führt jedoch weniger Diagnosetests durch. Sie können folgende Systemeinstellungen vornehmen:
  - Immer Quick Boot durchführen (Standardeinstellung)
  - Zeitweise Full Boot durchführen (alle 1 bis 30 Tage) oder
  - Immer Full Boot durchführen
- Aktivieren bzw. Deaktivieren von POST-Meldungen (Power-On Self-Test, Selbsttest beim Systemstart), um den Anzeigestatus der POST-Meldungen zu ändern. Bei deaktivierten POST-Meldungen werden die meisten POST-Meldungen wie die Speicherzählung, der Produktname und andere Textmeldungen, bei denen es sich nicht um Fehlermeldungen handelt, unterdrückt. POST-Fehlermeldungen werden in jedem Modus angezeigt. Um während des POST die Anzeige von POST-Meldungen zu aktivieren, drücken Sie eine beliebige Taste (außer **F1** bis **F12**).
- Einrichten einer Eigentümerkennung, deren Inhalt bei jedem Einschalten oder Neustarten des Systems angezeigt wird.
- Eingeben der Systemkennung bzw. der Eigentümerkennung, die das Unternehmen dem betreffenden Computer zugeordnet hat.
- Aktivieren der Aufforderung zur Eingabe des Systemstart-Kennworts bei einem Neustart (Warmstart) und beim Systemstart.
- Einrichten eines Setup-Kennworts, das den Zugang zu Computer Setup (F10) Utility und zu den in diesem Abschnitt beschriebenen Einstellungen steuert.

- Aktivieren des Schutzes der integrierten E/A-Funktionen einschließlich der seriellen und parallelen Schnittstellen, der USB-Ports, des Audiosystems oder des integrierten Netzwerk-Controllers (NIC), so dass diese ohne Aufhebung der Schutzfunktion nicht verwendet werden können.
- Aktivieren bzw. Deaktivieren der Möglichkeit des Systemstarts (Bootfähigkeit) von einem Wechsellaufwerk.
- Aktivieren bzw. Deaktivieren der Fähigkeit zum Schreiben auf ältere Diskettenlaufwerke (falls dies von der Hardware unterstützt wird).
- Beseitigen von Fehlern in der Systemkonfiguration, die vom POST-Selbsttest gefunden, aber nicht automatisch korrigiert wurden.
- Replizieren der Systemkonfiguration, indem diese auf Diskette gespeichert und auf einem oder mehreren Computern wiederhergestellt wird.
- Durchführen von Selbsttests auf einer bestimmten ATA-Festplatte (falls dies von der Festplatte unterstützt wird).
- Aktivieren bzw. Deaktivieren der DriveLock-Sicherheitsfunktion (falls diese von der Festplatte unterstützt wird).

## Verwenden von Computer Setup (F10) Utility

Der Zugriff auf Computer Setup ist nur beim Einschalten oder Neustarten des Systems möglich. Gehen Sie wie folgt vor, um das Menü **Computer Setup Utilities** (Computer Setup-Dienstprogramme) aufzurufen:

1. Schalten Sie den Computer ein, oder starten Sie ihn neu. Klicken Sie in Microsoft Windows auf **Start > Ausschalten > Neu starten**.
2. Um Computer Setup zu starten, drücken Sie sofort nach dem Einschalten des Computers die Taste **F10**, sobald die Monitor-LED grün leuchtet. Drücken Sie die **Eingabetaste**, um ggf. den Titelschirm zu überspringen.

---

 **HINWEIS:** Wenn Sie **F10** nicht zum richtigen Zeitpunkt drücken, müssen Sie den Computer neu starten und erneut **F10** drücken, sobald die Monitor-LED grün leuchtet.

---

3. Wählen Sie Ihre Sprache aus der Liste aus, und drücken Sie die **Eingabetaste**.
4. Das Menü **Computer Setup Utilities** enthält fünf Optionen: **File** (Datei), **Storage** (Speicher), **Security** (Sicherheit), **Power** (Energieverwaltung) und **Advanced** (Erweitert).
5. Verwenden Sie die **Nach-links-Taste** bzw. die **Nach-rechts-Taste**, um das gewünschte Menü zu auswählen. Verwenden Sie die **Nach-oben-Taste** bzw. die **Nach-unten-Taste**, um die gewünschte Option auszuwählen, und drücken Sie dann die **Eingabetaste**. Um zum Menü **Computer Setup Utilities** zurückzukehren, drücken Sie die **Esc-Taste**.
6. Um die Änderungen zu bestätigen, wählen Sie **Datei > Änderungen speichern und beenden**.
  - Wenn Sie Ihre Änderungen nicht übernehmen möchten, wählen Sie **Änderungen ignorieren und beenden**.
  - Um das System auf die Werkseinstellungen oder zuvor gesicherte Standardeinstellungen (bestimmte Modelle) zurückzusetzen, wählen Sie **Apply Defaults and Exit** (Standards wiederherstellen und schließen). Mit dieser Option werden die Voreinstellungen des Systems wiederhergestellt.




- △ **ACHTUNG:** Schalten Sie den Computer NICHT aus, während die in Computer Setup (F10) vorgenommenen Änderungen im BIOS gespeichert werden, da sonst der CMOS beschädigt werden könnte. Der Computer darf erst dann ausgeschaltet werden, nachdem der Bildschirm von Computer Setup (F10) nicht mehr angezeigt wird.

**Tabelle 1 Computer Setup (F10) Utility**

<b>Menü</b>	<b>Tabelle</b>
<b>File</b> (Datei)	<a href="#">Tabelle 2, „Computer Setup – File (Datei)“, auf Seite 4</a>
<b>Storage</b> (Speicher)	<a href="#">Tabelle 3, „Computer Setup – Storage (Speicher)“, auf Seite 6</a>
<b>Security</b> (Sicherheit)	<a href="#">Tabelle 4, „Computer Setup – Security (Sicherheit)“, auf Seite 8</a>
<b>Power</b> (Energieverwaltung)	<a href="#">Tabelle 5, „Computer Setup – Power (Energieverwaltung)“, auf Seite 11</a>
<b>Advanced</b> (Erweitert)	<a href="#">Tabelle 6, „Computer Setup - Advanced (Erweitert) (nur für fortgeschrittene Benutzer)“, auf Seite 12</a>

## Computer Setup – File (Datei)

 **HINWEIS:** Je nach Hardwarekonfiguration werden unterschiedliche Computer Setup-Optionen unterstützt.

**Tabelle 2 Computer Setup – File (Datei)**

Option	Beschreibung
<b>System Information</b> (Systeminformationen)	Listet Folgendes auf: <ul style="list-style-type: none"><li>• Name des Produkts</li><li>• SKU-Nummer (bestimmte Modelle)</li><li>• Prozessortyp/-geschwindigkeit/-taktfrequenz</li><li>• Cache-Größe (L1/L2) (Dual-Core-Prozessoren verfügen über zwei entsprechende Einträge.)</li><li>• Installierte Speichergröße/-geschwindigkeit, Anzahl der Kanäle (Single/Dual) (sofern vorhanden)</li><li>• Integrierte MAC-Adresse für integrierten, aktivierten NIC (sofern vorhanden)</li><li>• System-BIOS (einschließlich Produktfamilie und Version)</li><li>• Seriennummer des Gehäuses</li><li>• Bestandsnummer</li><li>• ME Firmware-Version</li><li>• ME Management-Modus</li></ul>
<b>About</b> (Info)	Zeigt Copyright-Hinweise an.
<b>Set Time and Date</b> (Uhrzeit und Datum einstellen)	Ermöglicht die Einstellung der Uhrzeit und des Datums für Ihr System.
<b>Flash System ROM</b> (ROM-Speicher aktualisieren)	Ermöglicht Ihnen die Aktualisierung des ROM-Speichers des Systems mit einer BIOS-Image-Datei, die sich auf einem USB-Flash-Media-Gerät oder einer CD-ROM befindet.
<b>Replicated Setup</b> (Setup-Replikation)	<b>Save to Removable Media</b> (Auf Wechsellaufwerk sichern)  Speichert die Systemkonfiguration (inkl. CMOS) auf einer formatierten 1,44-MB-Diskette, einem USB-Flash-Media-Gerät oder einem Disketten-ähnlichen Gerät (d. h. ein Speichergerät, das ein Diskettenlaufwerk emuliert).  <b>Restore from Removable Media</b> (Von Wechsellaufwerk wiederherstellen)  Stellt die Systemkonfiguration von einer Diskette, einem USB-Flash-Media-Gerät oder einem diskettenähnlichen Gerät wieder her.
<b>Default Setup</b> (Standard-Setup)	<b>Save Current Settings as Default</b> (Aktuelle Einstellungen als Standard sichern)  Sichert die aktuelle Systemkonfiguration als Standardeinstellung.  <b>Restore Factory Settings as Default</b> (Voreinstellungen wiederherstellen)  Stellt die werkseitigen Voreinstellungen als Standardkonfiguration wieder her.
<b>Apply Defaults and Exit</b> (Standard wiederherstellen und schließen)	Übernimmt die aktuellen Standardeinstellungen und löscht dabei alle eingerichteten Kennwörter.


**Tabelle 2 Computer Setup – File (Datei) (Fortsetzung)**

---

<b>Ignore Changes and Exit</b> (Änderungen ignorieren und schließen)	Beendet Computer Setup, ohne die vorgenommenen Änderungen zu übernehmen oder zu speichern.
<b>Änderungen speichern und beenden</b>	Speichert die Änderungen an der Systemkonfiguration bzw. die Standardeinstellungen und beendet Computer Setup.

---

## Computer Setup – Storage (Speicher)

 **HINWEIS:** Je nach Hardwarekonfiguration werden unterschiedliche Computer Setup-Optionen unterstützt.

**Tabelle 3 Computer Setup – Storage (Speicher)**

Option	Beschreibung
<b>Device Configuration</b> (Gerätekonfiguration)	<p>Listet alle installierten und vom BIOS gesteuerten Speichergeräte auf.</p> <p>Für das markierte Gerät werden weitere Informationen und Optionen angezeigt. Die folgenden Optionen können zur Verfügung stehen:</p> <p><b>Diskette Type (Legacy Diskettes only)</b> (Diskettentyp (nur ältere Diskettenlaufwerke))</p> <p>Gibt den Medientyp mit der größtmöglichen Kapazität an, der vom Diskettenlaufwerk unterstützt wird. Die folgenden Optionen stehen zur Auswahl: <b>3,5" 1,44 MB</b> und <b>5,25" 1,2 MB</b>.</p> <p><b>Drive Emulation</b> (Laufwerksemulation)</p> <p>Ermöglicht die Auswahl einer Laufwerksemulation für ein bestimmtes Speichergerät. (So kann ein Zip-Laufwerk z. B. durch Auswahl der Diskettenemulation bootfähig gemacht werden.)</p> <p><b>Emulation Type</b> (Emulationstyp)</p> <p><b>ATAPI Zip drive</b> (ATAPI Zip-Laufwerk):</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>None</b> (Keine) (wird als <b>Other</b> (Sonstige) behandelt)</li><li>• <b>Diskette</b> (wird als Diskettenlaufwerk behandelt)</li></ul> <p><b>Legacy Diskette</b> (älteres Diskettenlaufwerk): Keine Emulationsoptionen verfügbar</p> <p><b>CD-ROM:</b> Keine Emulationsoptionen verfügbar</p> <p><b>ATAPI LS-120:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>None</b> (Keine) (wird als <b>Other</b> (Sonstige) behandelt)</li><li>• <b>Diskette</b> (wird als Diskettenlaufwerk behandelt)</li></ul> <p><b>Hard Disk</b> (Festplatte)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>None</b> (Keine) (verhindert den Zugriff auf BIOS-Daten und deaktiviert die Bootfähigkeit der Festplatte)</li><li>• <b>Hard Disk</b> (Festplatte) (wird als Festplatte behandelt)</li></ul> <p><b>Multisector Transfers</b> (Multisektor-Übertragung) (<i>nur ATA-Festplatten</i>)</p> <p>Gibt an, wie viele Sektoren pro Multisektor-PIO-Vorgang übertragen werden. Mögliche Optionen (je nach Geräteleistung): <b>Disabled</b> (Deaktiviert), <b>8</b> und <b>16</b></p> <p><b>Translation Mode</b> (Übersetzungsmodus) (<i>nur ATA-Festplatten</i>)</p> <p>Ermöglicht die Auswahl des gewünschten Übersetzungsmodus für das Gerät. Auf diese Weise kann das BIOS auf Festplatten zugreifen, die auf anderen Systemen partitioniert und formatiert wurden. Diese Option muss unter Umständen beim Arbeiten mit älteren UNIX-Versionen (z. B. SCO UNIX Version 3.2) verwendet werden. Die folgenden Optionen stehen zur Auswahl: <b>Bit-Shift</b> (Bit-Shift), <b>LBA Assisted</b> (LBA-Unterstützung), <b>User</b> (Benutzer) und <b>None</b> (Ohne).</p> <p><b>ACHTUNG:</b> In der Regel sollte der vom BIOS automatisch ausgewählte Übersetzungsmodus nicht geändert werden. Wenn der ausgewählte Übersetzungsmodus nicht mit dem Übersetzungsmodus kompatibel ist, der zum Zeitpunkt der Partitionierung und Formatierung der Festplatte aktiv war, kann nicht auf die Daten der Festplatte zugegriffen werden.</p>


**Tabelle 3 Computer Setup – Storage (Speicher) (Fortsetzung)**

---

	<p><b>Translation Parameters</b> (Übersetzungsparameter) <i>(nur ATA-Festplatten)</i></p> <p><b>HINWEIS:</b> Diese Funktion steht nur im Übersetzungsmodus <b>User</b> (Benutzer) zur Auswahl.</p> <p>Ermöglicht die Eingabe der vom BIOS verwendeten Parameter (logische Zylinder, Köpfe und Sektoren pro Spur), um die E/A-Anforderungen an die Festplatte (vom Betriebssystem oder einer Anwendung) so zu übersetzen, dass sie von der Festplatte erkannt werden. Die Anzahl der logischen Zylinder darf 1024 nicht übersteigen. Die Anzahl der Köpfe darf 256, die Anzahl der Sektoren pro Spur 63 nicht überschreiten. Diese Felder werden nur im Übersetzungsmodus <b>User</b> (Benutzer) angezeigt.</p> <p><b>Default Values SATA</b> (Standard-Werte SATA)</p> <p>Ermöglicht die Festlegung von Standardwerten für <b>Multisector Transfers</b> (Multisektor-Übertragungen) <b>Transfer Mode</b> (Übertragungsmodus) und <b>Translation Mode</b> (Übersetzungsmodus) für ATA-Geräte.</p>
<p><b>Storage Options</b> (Speicheroptionen)</p>	<p><b>Removable Media Boot</b> (Starten von Wechsellaufwerk)</p> <p>Ermöglicht es Ihnen, die Bootfähigkeit des Systems von einem Wechsellaufwerk zu aktivieren oder zu deaktivieren.</p> <p><b>Legacy Diskette Write</b> (auf älteres Diskettenlaufwerk schreiben)</p> <p>Ermöglicht die Aktivierung bzw. Deaktivierung der Fähigkeit, auf ältere Diskettenlaufwerke zu schreiben.</p> <p><b>HINWEIS:</b> Nachdem die Änderungen unter <b>Removable Media Write</b> (Schreiben auf Wechsellaufwerk) gespeichert wurden, ist ein Neustart erforderlich. Schalten Sie den Computer manuell aus und wieder ein.</p>
<p><b>DPS Self-Test</b> (DPS-Selbsttest)</p>	<p>Ermöglicht Ihnen die Ausführung von Selbsttests für ATA-Festplatten, die DPS (Drive Protection System)-Tests unterstützen.</p> <p><b>HINWEIS:</b> Diese Option steht nur dann zur Auswahl, wenn mindestens ein derartiges Laufwerk an das System angeschlossen ist.</p>
<p><b>Boot Order</b> (Startreihenfolge)</p>	<p>Ermöglicht die folgenden Einstellungen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Festlegen der Reihenfolge, in der angeschlossene Geräte (z. B. ein USB-Flash-Media-Gerät, ein Diskettenlaufwerk, eine Festplatte, ein optisches Laufwerk oder eine Netzwerkkarte) auf ein bootfähiges Betriebssystem-Image überprüft werden. Sie können jedes einzelne Gerät als bootfähige Quelle für das Betriebssystem aktivieren oder deaktivieren.</li><li>• Festlegen der Startreihenfolge der angeschlossenen Festplatten. Die erste Festplatte in der Liste hat Vorrang in der Startreihenfolge und wird als Laufwerk C: betrachtet (sofern Geräte angeschlossen sind).</li></ul> <p><b>HINWEIS:</b> Die MS-DOS-Laufwerkszuordnung trifft unter Umständen nicht mehr zu, wenn ein anderes Betriebssystem als MS-DOS gestartet wurde.</p> <p><b>Shortcut to Temporarily Override Boot Order</b> (Verfahren zum zeitweiligen Ändern der festgelegten Startreihenfolge)</p> <p>Um <b>ein einziges Mal</b> von einem Gerät zu starten, das nicht mit dem Standardgerät laut Startreihenfolge identisch ist, starten Sie den Computer neu und drücken <b>F9</b>, sobald die Monitor-LED grün leuchtet. Wenn POST beendet ist, wird eine Liste der bootfähigen Geräte angezeigt. Wählen Sie mit den Pfeiltasten das gewünschte bootfähige Gerät aus, und drücken Sie dann die <b>Eingabetaste</b>. Der Computer startet einmal vom angegebenen (nicht als Standardgerät ausgewählten) Gerät.</p>

---

## Computer Setup – Security (Sicherheit)

 **HINWEIS:** Je nach Hardwarekonfiguration werden unterschiedliche Computer Setup-Optionen unterstützt.

**Tabelle 4 Computer Setup – Security (Sicherheit)**

Option	Beschreibung
<b>Setup Password</b> (Setup-Kennwort)	<p>Ermöglicht die Einrichtung und Aktivierung des (Administrator-)Setup-Kennworts.</p> <p><b>HINWEIS:</b> Wenn ein Setup-Kennwort eingerichtet wurde, ist seine Eingabe erforderlich, um die Optionen für Computer Setup zu ändern, den ROM-Speicher zu aktualisieren oder Änderungen an bestimmten Plug-and-Play-Einstellungen unter Windows vorzunehmen.</p> <p>Weitere Informationen finden Sie im <i>Fehlerbeseitigungs-Handbuch</i>.</p>
<b>Power-On Password</b> (Kennwort für den Systemstart)	<p>Ermöglicht die Einrichtung und Aktivierung des Kennworts für den Systemstart. Sie werden zur Eingabe eines Systemstart-Kennworts aufgefordert, wenn das System aus- und wieder eingeschaltet wurde. Bei Eingabe des falschen Kennworts startet das System nicht.</p> <p><b>HINWEIS:</b> Beim Warmstart z. B. mit <b>Strg+Alt+Entf</b> oder beim <b>Neustart von Windows</b> ist eine Eingabe nur dann notwendig, wenn dies in <b>Password Options</b> (Kennwortoptionen) festgelegt wurde (siehe unten).</p> <p>Weitere Informationen finden Sie im <i>Fehlerbeseitigungs-Handbuch</i>.</p>
<b>Password Options</b> (Kennwortoptionen)  (Diese Auswahlmöglichkeit steht nur zur Verfügung, wenn ein Systemstart- oder Setup-Kennwort eingerichtet wurde.)	<p>Ermöglicht die folgenden Einstellungen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Sperren von älteren Ressourcen (falls ein Setup-Kennwort eingerichtet wurde)</li><li>• Aktivieren bzw. Deaktivieren des Netzwerk-Servermodus (falls ein Systemstart-Kennwort eingerichtet wurde)</li><li>• Ermöglicht Ihnen festzulegen, ob für Warmstarts mit <b>Strg+Alt+Entf</b> ein Kennwort erforderlich ist (falls ein Systemstart-Kennwort eingerichtet wurde)</li><li>• Aktivieren bzw. Deaktivieren von <b>Setup Browse Mode</b> (Setup durchsuchen). Diese Option ist nur verfügbar, wenn ein Setup-Kennwort eingerichtet wurde. Sie ermöglicht die Anzeige – jedoch nicht die Änderung – der F10 Setup-Optionen ohne Eingabe des Setup-Kennworts.</li></ul> <p>Weitere Informationen finden Sie im Handbuch <i>Desktop Management</i>.</p>
<b>Smart Cover</b> (bestimmte Modelle)	<p>Ermöglicht die folgenden Einstellungen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Sperren/Entsperren des Cover Lock (Gehäusesperre).</li><li>• Die folgenden Optionen stehen für den Cover Removal Sensor zur Auswahl: <b>Disable/Notify User/Setup Password</b> (Deaktivieren/Benutzer benachrichtigen/Setup-Kennwort).</li></ul> <p><b>HINWEIS:</b> Mit <i>Notify User</i> (Benutzer benachrichtigen) wird der Benutzer benachrichtigt, falls der Sensor erkennt, dass die Abdeckung entfernt wurde. Mit <i>Setup Password</i> (Setup-Kennwort) wird festgelegt, dass zum Starten des Computers das Setup-Kennwort eingegeben werden muss, falls der Sensor erkannt hat, dass die Abdeckung entfernt wurde.</p> <p>Diese Funktion wird nur bei bestimmten Modellen unterstützt. Weitere Informationen finden Sie im Handbuch <i>Desktop Management</i>.</p>
<b>Device Security</b> (Gerätesicherheit)	<p>Ermöglicht Ihnen die Einstellung von <b>Device Available/Device Hidden</b> (Gerät verfügbar/Gerät verborgen) für:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Serielle Schnittstellen</li><li>• Parallele Schnittstelle</li><li>• USB-Ports vorne</li></ul>

**Tabelle 4 Computer Setup – Security (Sicherheit) (Fortsetzung)**

---

	<ul style="list-style-type: none"><li>• USB-Ports hinten</li><li>• Interne USB-Anschlüsse</li><li>• Audiosystem</li><li>• Netzwerk-Controller (bestimmte Modelle)</li><li>• Legacy Diskette (Älteres Diskettenlaufwerk)</li><li>• Embedded Security-Chip (bestimmte Modelle)</li><li>• SATA0</li><li>• SATA1 (bestimmte Modelle)</li><li>• SATA4 (bestimmte Modelle)</li><li>• SATA5 (bestimmte Modelle)</li></ul>
<b>Network Service Boot</b> (Starten über Netzwerk)	Ermöglicht das Aktivieren bzw. Deaktivieren der Funktion, mit der der Computer mit einem Betriebssystem gestartet werden kann, das auf einem Netzwerkserver installiert ist. (Diese Funktion steht nur für NIC-Modelle zur Verfügung. Der Netzwerk-Controller muss entweder eine PCI-Erweiterungskarte sein oder er muss auf der Systemplatine integriert sein.)
<b>System IDs</b> (System-IDs)	Ermöglicht die folgenden Einstellungen: <ul style="list-style-type: none"><li>• Bestandskennung (18-Byte-Kennung) und Eigentümerkennung (80-Byte-Kennung, die während des POST angezeigt wird). Weitere Informationen finden Sie im Handbuch <i>Desktop Management</i>.</li><li>• Seriennummer auf dem Gehäuse oder UUID-Nummer (Universal Unique Identifier). Die UUID kann nur geändert werden, wenn die aktuelle Seriennummer des Gehäuses ungültig ist. (Diese Nummern werden in der Regel im Werk vergeben und dienen zur eindeutigen Identifizierung des Systems.)</li><li>• Landesspezifische Tastatureinstellungen (z. B. Englisch oder Deutsch) für die Eingabe der System-ID.</li></ul>
<b>DriveLock Security</b> (DriveLock-Sicherheitsfunktion)	Ermöglicht die Zuweisung oder Änderung eines Master- oder Benutzerkennworts für Festplatten. Bei Aktivierung dieser Funktion wird der Benutzer dazu aufgefordert, während des POST eines der DriveLock-Kennwörter einzugeben. Wenn kein korrektes Kennwort eingegeben wird, kann so lange nicht auf die Festplatte zugegriffen werden, bis bei nachfolgenden Kaltstarts eines der Kennwörter erfolgreich eingegeben wurde.  <b>HINWEIS:</b> Diese Auswahl steht nur dann zur Verfügung, wenn wenigstens ein Laufwerk mit DriveLock-Unterstützung an das System angeschlossen ist.  Weitere Informationen finden Sie im Handbuch <i>Desktop Management</i> .
<b>System Security</b> (Systemsicherheit) (bestimmte Modelle: Optionen hängen von der Hardware ab)	Data Execution Prevention (Datenausführung unterbinden) (bestimmte Modelle) (Aktivieren/Deaktivieren). Schließt Lücken bei der Betriebssystemsicherheit.  Virtualization Technology (bestimmte Modelle) (Virtualisierungstechnologie) (Aktivieren/Deaktivieren). Steuert die Virtualisierungsfunktionen des Prozessors. Zum Ändern dieser Einstellung muss der Computer ausgeschaltet und anschließend wieder eingeschaltet werden.  Embedded Security Device Support (bestimmte Modelle) (Unterstützung eines Embedded Security-Geräts) (Aktivieren/Deaktivieren). Ermöglicht die Aktivierung und Deaktivierung des Embedded Security-Geräts. Zum Ändern dieser Einstellung muss der Computer ausgeschaltet und anschließend wieder eingeschaltet werden.  <b>HINWEIS:</b> Zum Konfigurieren des Embedded Security-Geräts muss ein Setup-Kennwort festgelegt werden.

---

## **Tabelle 4 Computer Setup – Security (Sicherheit) (Fortsetzung)**

Durch Aktivieren von Embedded Security Device Support (Unterstützung eines Embedded Security-Geräts) stehen die folgenden Optionen zur Verfügung:

- **Reset to Factory Settings** (bestimmte Modelle) (Auf Werkseinstellungen zurücksetzen) (Nicht zurücksetzen/Zurücksetzen). Beim Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen werden alle Sicherheitsschlüssel gelöscht. Zum Ändern dieser Einstellung muss der Computer ausgeschaltet und anschließend wieder eingeschaltet werden.

**ACHTUNG:** Das Embedded Security-Gerät ist eine wichtige Komponente vieler Sicherheitssysteme. Das Löschen der Sicherheitsschlüssel verhindert den Zugriff auf Daten, die durch das Embedded Security-Gerät geschützt werden. Wenn Sie die Option zum Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen wählen, können viele Daten verloren gehen.

- **Power-on authentication support** (bestimmte Modelle) (Unterstützung der Authentifizierung beim Einschalten) (Aktivieren/Deaktivieren). Steuert das System zur Kennwortauthentifizierung beim Einschalten, welches das Embedded Security-Gerät nutzt. Zum Ändern dieser Einstellung muss der Computer ausgeschaltet und anschließend wieder eingeschaltet werden.
- **Reset authentication credentials** (bestimmte Modelle) (Authentifizierungsdaten zurücksetzen) (Nicht zurücksetzen/Zurücksetzen). Wenn Sie die Option zum Zurücksetzen wählen, wird die Authentifizierung beim Einschalten deaktiviert und die Authentifizierungsdaten vom Embedded Security-Gerät gelöscht. Wenn Sie diese Einstellung ändern, muss der Computer ausgeschaltet und anschließend wieder eingeschaltet werden.

**OS Management of Embedded Security Device** (bestimmte Modelle) (Betriebssystemverwaltung des Embedded Security-Geräts) (Aktivieren/Deaktivieren). Mit dieser Option kann der Benutzer die Kontrolle des Betriebssystems über das Embedded Security-Gerät einschränken. Zum Ändern dieser Einstellung muss der Computer ausgeschaltet und anschließend wieder eingeschaltet werden. Mit dieser Option kann der Benutzer die Kontrolle des Betriebssystems über das Embedded Security-Gerät einschränken.

- **Reset of Embedded Security Device through OS** (bestimmte Modelle) (Zurücksetzen des Embedded Security-Geräts durch das Betriebssystem) (Aktivieren/Deaktivieren). Mit dieser Option kann der Benutzer die Fähigkeit des Betriebssystems zum Anfordern einer Rücksetzung auf die Werkseinstellungen des Embedded Security-Geräts einschränken. Zum Ändern dieser Einstellung muss der Computer ausgeschaltet und anschließend wieder eingeschaltet werden.

**HINWEIS:** Zum Aktivieren dieser Option muss ein Setup-Kennwort festgelegt werden.

**Smart Card BIOS Password Support** (Smart Card-BIOS-Kennwortunterstützung) (bestimmte Modelle) (Aktivieren/Deaktivieren). Ermöglicht dem Benutzer die Aktivierung/Deaktivierung der Smart Card anstelle der Setup- und Systemstart-Kennwörter. Für diese Einstellung ist eine zusätzliche Initialisierung innerhalb von ProtectTools® erforderlich, bevor die Option wirksam wird.

### **Setup Security Level** (Setup-Schutzstufe)


Ermöglicht dem Administrator, den Benutzern einen beschränkten Zugriff zuzuweisen, mit dem sie bestimmte Setup-Optionen auch ohne Eingabe des Setup-Kennworts ändern können.

Auf diese Weise kann der Administrator wichtige Setup-Optionen flexibel schützen und den Benutzern gleichzeitig die Anzeige von Systemeinstellungen und die Konfiguration weniger wichtiger Optionen ermöglichen. Dabei vergibt der Administrator über das Menü **Setup Security Level** (Setup-Schutzstufe) spezifische Zugriffsrechte für einzelne Setup-Optionen. Standardmäßig ist für die Änderung aller Setup-Optionen das Setup-Kennwort erforderlich; d. h. der Benutzer muss während des POST das korrekte Setup-Kennwort eingeben, um eine Änderung vornehmen zu können. Der Administrator kann einzelne Optionen auf **None** (Ohne) setzen, so dass der Benutzer diese Optionen auch ohne Eingabe des korrekten Kennworts ändern kann. Falls die Eingabe des Kennworts für den Systemstart aktiviert wurde, lautet die Option **Power-On Password** (Systemstart-Kennwort).

**HINWEIS:** Damit auch ohne Eingabe des Setup-Kennworts ein Zugriff auf die Setup-Konfiguration möglich ist, muss **Setup Browse Mode** (Setup durchsuchen) auf **Enable** (Aktivieren) gesetzt worden sein.




## Computer Setup – Power (Energieverwaltung)

 **HINWEIS:** Je nach Hardwarekonfiguration werden unterschiedliche Computer Setup-Optionen unterstützt.

**Tabelle 5 Computer Setup – Power (Energieverwaltung)**

Option	Beschreibung
<b>OS Power Management</b> (Betriebssystem-Energieverwaltung)	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Runtime Power Management – Enable/Disable</b> (Energieverwaltung während des Betriebs (Aktivieren/Deaktivieren)). Ermöglicht bestimmten Betriebssystemen die Verringerung von Prozessorspannung und -frequenz, wenn der Prozessor durch die aktuell ausgeführte Software nicht vollständig ausgelastet ist.</li><li>• <b>Idle Power Savings – Extended/Normal</b> (Energieverwaltung im Leerlauf (Erweitert/Normal)). Ermöglicht bestimmten Betriebssystemen die Verringerung des Prozessorstromverbrauchs, wenn sich dieser im Leerlauf befindet.</li><li>• <b>ACPI S3 Hard Disk Reset</b> (ACPI-S3 Festplatte zurücksetzen). Mit dieser Option überprüft das BIOS nach der Rückkehr aus dem S3-Zustand und vor der Übergabe der Steuerung an das Betriebssystem, ob die Festplatten in der Lage sind, Befehle zu empfangen.</li><li>• <b>ACPI S3 PS2 Mouse Wakeup</b> (ACPI-S3 PS2-Maus-Aktivierung). Ermöglicht die Aktivierung des Systems aus dem S3-Zustand heraus, sobald eine Mausektivität festgestellt wird.</li><li>• <b>USB Wake on Device Insertion</b> (USB-Aktivierung bei Geräteanschluss (bestimmte Modelle)). Ermöglicht die Aktivierung des Systems aus dem Standby-Modus heraus, sobald ein USB-Gerät angeschlossen wird.</li><li>• <b>Unique Sleep State Blink Rates</b> (Eindeutige Blinkmuster für Leerlauf) – Aktivieren/Deaktivieren. Durch diese Funktion wird der Benutzer visuell über den Leerlaufstatus des Systems informiert. Für jeden Status gibt es ein eindeutiges Blinkmuster.<ul style="list-style-type: none"><li>◦ S0 = LED leuchtet permanent grün.</li><li>◦ S3 = Blinkt dreimal mit 1 Hz (Tastverhältnis 50 %), gefolgt von einer Pause von 2 Sekunden (grüne LED). Das bedeutet sich wiederholende Abfolgen von drei Blinkzeichen und einer Pause.</li><li>◦ S4 = Blinkt viermal mit 1 Hz (Tastverhältnis 50 %), gefolgt von einer Pause von 2 Sekunden (grüne LED). Das bedeutet sich wiederholende Abfolgen von vier Blinkzeichen und einer Pause.</li><li>◦ S5 = LED ist ausgeschaltet.</li></ul></li></ul> <p><b>HINWEIS:</b> Wenn diese Funktion deaktiviert ist, ist die LED sowohl bei S4 als auch bei S5 ausgeschaltet. S1 (nicht mehr unterstützt) und S3 verwenden ein Blinkzeichen pro Sekunde.</p>
<b>Hardware Power Management</b> (Hardware-Energieverwaltung)	<b>SATA power management</b> (SATA-Energieverwaltung). Ermöglicht die Aktivierung bzw. Deaktivierung der Energieverwaltung für SATA-Bus und/oder -Gerät.
<b>Thermal</b> (Thermosensor)	<b>Fan idle mode</b> (Lüfterleerlauf-Modus). Mit diesem Balkendiagramm kann die Minstdrehzahl des Lüfters bestimmt werden. <p><b>HINWEIS:</b> Dabei wird jedoch lediglich der Wert für die Minstdrehzahl festgelegt; die eigentliche Steuerung der Lüfter erfolgt weiterhin automatisch.</p>

## Computer Setup – Advanced (Erweitert)

 **HINWEIS:** Je nach Hardwarekonfiguration werden unterschiedliche Computer Setup-Optionen unterstützt.

**Tabelle 6 Computer Setup - Advanced (Erweitert) (nur für fortgeschrittene Benutzer)**

Option	Menü
<b>Power-On Options</b> (Optionen für den Systemstart)	<p>Ermöglicht die folgenden Einstellungen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>POST mode</b> (POST-Modus) (<b>QuickBoot</b>, <b>FullBoot</b> oder <b>FullBoot every 1-30 days</b>) (Schnellstart, Kompletstart oder Kompletstart alle 1 bis 30 Tage).</li><li>• POST messages (enable/disable) (POST-Meldungen (Aktivieren/Deaktivieren))</li><li>• MEBx Setup Prompt (MEBx-Eingabeaufforderung) (Verbergen/Anzeigen). Bei Aktivierung dieser Funktion erscheint während des POST die Meldung <b>CTRL+P = MEBx</b>. Wenn Sie die Funktion deaktivieren, wird diese Meldung nicht angezeigt. Auch bei deaktivierter Funktion können Sie jedoch mit <b>Strg+P</b> auf das ME BIOS Extension Setup-Utility zugreifen und Manageability-Einstellungen konfigurieren.</li><li>• <b>F9</b>-Eingabeaufforderung (Verbergen/Anzeigen). Bei Aktivierung dieser Funktion wird während des POST die Meldung <b>F9 = Boot Menu</b> angezeigt. Wenn Sie die Funktion deaktivieren, wird diese Meldung nicht angezeigt. In diesem Fall können Sie jedoch durch Drücken der Taste <b>F9</b> den Bildschirm <b>Shortcut Boot [Order] Menu</b> aufrufen. Weitere Informationen finden Sie unter <b>Storage</b> (Speicher) &gt; <b>Startreihenfolge</b>.</li><li>• <b>F10</b>-Eingabeaufforderung (Verbergen/Anzeigen). Bei Aktivierung dieser Funktion erscheint während des POST die Meldung <b>F10 = Setup</b>. Wenn Sie die Funktion deaktivieren, wird diese Meldung nicht angezeigt. Auch bei deaktivierter Funktion können Sie jedoch mit der Taste <b>F10</b> den Setup-Bildschirm öffnen.</li><li>• <b>F11</b>-Eingabeaufforderung (Verbergen/Anzeigen). Wenn diese Funktion auf „Anzeigen“ gesetzt ist, wird während des POST die Meldung <b>F11 = Recovery</b> angezeigt. Ist „Verbergen“ eingestellt, so wird diese Meldung nicht angezeigt. In diesem Fall können Sie das System jedoch durch Drücken der Taste <b>F11</b> veranlassen, von der HP Backup and Recovery-Partition zu starten. Weitere Informationen finden Sie unter Factory Recovery Boot Support (Wiederherstellungs-Startunterstützung des Herstellers).</li><li>• <b>F12</b>-Eingabeaufforderung (Verbergen/Anzeigen). Bei Aktivierung dieser Funktion wird während des POST die Meldung <b>F12 = Network</b> angezeigt. Wenn Sie die Funktion deaktivieren, wird diese Meldung nicht angezeigt. In diesem Fall können Sie das System jedoch durch Drücken der Taste <b>F12</b> veranlassen, vom Netzwerk zu starten.</li><li>• Factory Recovery Boot Support (Wiederherstellungs-Startunterstützung des Herstellers) (Aktivieren/Deaktivieren). Bei Aktivierung dieser Funktion wird auf Systemen mit installierter HP Backup and Recovery-Software und einer Wiederherstellungspartition auf der Startfestplatte eine zusätzliche Eingabeaufforderung, <b>F11 = Recovery</b>, während des POST angezeigt. Mit der Taste <b>F11</b> wird das System veranlasst, von der Wiederherstellungspartition zu starten und HP Backup and Recovery auszuführen. Die <b>F11 = Recovery</b>-Eingabeaufforderung kann mithilfe der Option <b>F11</b>-Eingabeaufforderung (Verbergen/Anzeigen) ausgeblendet werden (siehe oben).</li><li>• Eingabeaufforderung für optionale ROMs (aktivieren/deaktivieren). Bei Aktivierung dieser Funktion wird vor dem Laden von optionalen ROMs eine Meldung angezeigt. (Diese Funktion wird nicht von allen Modellen unterstützt.)</li></ul>

**Tabelle 6 Computer Setup - Advanced (Erweitert) (nur für fortgeschrittene Benutzer) (Fortsetzung)**

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Remote wakeup boot source (remote server/local hard drive) (Remote-Wakeup-Startquelle (Remote-Server/Lokale Festplatte)).</li> <li>• <b>After Power Loss (off/on/previous state)</b> (Nach einem Stromausfall (Aus/Ein/Vorheriger Zustand). Folgende Einstellungen stehen zur Verfügung:             <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ <b>Off</b> (Aus). Der Computer bleibt auch dann ausgeschaltet, nachdem die Stromversorgung wieder hergestellt wurde.</li> <li>◦ <b>On</b> (Ein). Der Computer wird automatisch eingeschaltet, sobald die Stromversorgung wiederhergestellt wurde.</li> <li>◦ <b>On</b> (Ein). Der Computer kann über den Ein-/Aus-Schalter einer Steckdosenleiste wieder eingeschaltet werden.</li> <li>◦ <b>Previous state</b> (Vorheriger Zustand). Der Computer wird nach der Wiederherstellung der Stromversorgung automatisch eingeschaltet, falls er vor dem Stromausfall ebenfalls eingeschaltet war.</li> </ul> </li> </ul> <p><b>HINWEIS:</b> Wenn Sie den Computer über den Schalter einer Steckdosenleiste ausschalten, können Sie weder den Standby-/Sleep-Modus noch die Remote-Management-Funktionen nutzen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>POST Delay</b> (Post-Verzögerung, <b>None</b> (Keine), 5, 10, 15 oder 20 Sekunden). Bei Aktivierung dieser Funktion wird im POST-Ablauf eine benutzerdefinierte Verzögerung eingehalten. Diese Verzögerung wird für Festplatten auf einigen PCI-Karten benötigt, die so langsam starten, dass sie noch nicht zum Booten bereit sind, wenn der POST-Vorgang abgeschlossen ist. Darüber hinaus haben Sie bei aktivierter POST-Verzögerung mehr Zeit, um die Taste <b>F10</b> zum Aufrufen von Computer (F10) Setup zu drücken.</li> <li>• <b>Limit CPUID Maximum Value to 3</b> (CPUID-Höchstwert auf 3 begrenzen). Begrenzt die Anzahl der vom Mikroprozessor berücksichtigten CPUID-Funktionen auf den angegebenen Wert. Diese Funktion sollte für den Systemstart unter Windows NT verwendet werden.</li> </ul>
<b>Execute Memory Test</b> (Speichertest durchführen) (bestimmte Modelle)	Startet den Computer neu und führt den POST-Speichertest durch.
<b>BIOS Power-On</b> (BIOS-Aktivierung)	Ermöglicht das automatische Einschalten des Computers zu einem angegebenen Zeitpunkt.
<b>Onboard Devices</b> (Integrierte Komponenten)	Ermöglicht das Festlegen oder Deaktivieren von Ressourcen für integrierte Komponenten (Disketten-Controller, serielle oder parallele Schnittstelle).
<b>PCI Devices</b> (PCI-Geräte)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Listet die gegenwärtig installierten PCI-Geräte und ihre IRQ-Einstellungen auf.</li> <li>• Ermöglicht Ihnen, die IRQ-Einstellungen für diese Geräte neu zu konfigurieren oder sie ganz zu deaktivieren. Unter einem ACPI-basierten Betriebssystem haben diese Einstellungen keinerlei Auswirkung.</li> </ul>
<b>PCI VGA Configuration</b> (PCI-VGA-Konfiguration)	<p>Wird nur angezeigt, wenn das System über mehrere PCI-Grafikkarten verfügt. Ermöglicht Ihnen, eine VGA-Karte als Start- bzw. primäre VGA-Karte zu definieren.</p> <p><b>HINWEIS:</b> Damit diese Option zur Verfügung steht, muss die integrierte Grafikkomponente unter <b>Advanced</b> (Erweitert) &gt; <b>Device Options</b> (Geräteoptionen) aktiviert und die Aktivierung mit <b>Änderungen speichern und beenden</b> bestätigt worden sein.</p>


**Tabelle 6 Computer Setup - Advanced (Erweitert) (nur für fortgeschrittene Benutzer) (Fortsetzung)**

<b>Bus Options</b> (Busoptionen)	<p>Ermöglicht bei einigen Modellen die Aktivierung/Deaktivierung der folgenden Funktionen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• PCI SERR# Generation (PCI SERR#-Generierung)</li><li>• PCI-VGA-Palette-Snooping: Legt das VGA-Palette-Snooping-Bit in der PCI-Konfiguration fest. Dies ist nur notwendig, wenn mehrere Grafikkarten installiert sind.</li></ul>
<b>Device Options</b> (Geräteoptionen)	<p>Ermöglicht die folgenden Einstellungen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Printer mode (Bi-Directional, EPP + ECP, Output Only)</b> (Druckermodus (bidirektional, EPP + ECP, nur Ausgabe))</li><li>• Zustand der Taste <b>Num</b> beim Systemstart (off/on) (AUS/EIN).</li><li>• <b>S5 Wake on LAN (enable/disable)</b> (S5-Wake-on-LAN (Aktivieren/Deaktivieren)).<ul style="list-style-type: none"><li>◦ Um Wake-on-LAN im ausgeschalteten Zustand (S5) zu deaktivieren, wählen Sie mit der <b>Nach-links-Taste</b> und der <b>Nach-rechts-Taste</b> das Menü <b>Advanced</b> (Erweitert) &gt; <b>Device Options</b> (Geräteoptionen) aus und setzen <b>S5 Wake on LAN</b> (S5-Wake-on-LAN) auf <b>Disable</b> (Deaktivieren). Diese Einstellung minimiert den Stromverbrauch des Computers im S5-Zustand. Die Wake-on-LAN-Fähigkeit des Computers aus dem Ruhe- oder Standby-Zustand heraus wird davon nicht beeinträchtigt; allerdings kann der Computer aus dem S5-Zustand heraus nicht über das Netzwerk aktiviert werden. Solange der Computer eingeschaltet ist, bleibt die Netzwerkverbindung davon unberührt.</li><li>◦ Wenn keine Netzwerkverbindung benötigt wird, deaktivieren Sie den Netzwerk-Controller (NIC), indem Sie mit den Pfeiltasten (nach links und nach rechts) das Menü <b>Sicherheit</b> &gt; <b>Gerätesicherheit</b> auswählen. Setzen Sie die Option <b>Netzwerkcontroller</b> auf <b>Device Hidden</b> (Gerät verborgen). Diese Einstellung verhindert, dass das Betriebssystem auf den Netzwerk-Controller zugreift, und reduziert den Stromverbrauch des Computers im S5-Zustand.</li></ul></li><li>• <b>Integrated Video (enable/disable)</b> (Integrierte Grafikkomponente (Aktivieren/Deaktivieren))<p>Ermöglicht die gleichzeitige Verwendung der integrierten und der PCI Up Solution-Grafikkomponente (bestimmte Modelle). Diese Option ist nur verfügbar, wenn eine PCI Up-Grafikkarte installiert ist.</p><p><b>HINWEIS:</b> Nachdem Sie die Option aktiviert und Änderungen gespeichert haben, wird im Menü <b>Advanced</b> (Erweitert) ein neuer Menüpunkt angezeigt, mit dem Sie die primäre VGA-Grafikkarte auswählen können.</p><p>Wenn eine PCI Express-Grafikkarte eingebaut wird, wird <b>Integrated Video</b> automatisch deaktiviert. Bei aktiviertem PCI Express muss die Funktion deaktiviert sein.</p></li><li>• <b>Multi-Processor</b> (Mehrere Prozessoren (Aktivieren/Deaktivieren)). Mit dieser Option können Sie die Unterstützung mehrerer Prozessoren durch das Betriebssystem deaktivieren.</li><li>• <b>Internal speaker</b> (Interner Lautsprecher) (bestimmte Modelle). Hat keine Auswirkungen auf die externen Lautsprecher.</li><li>• <b>Monitor Tracking</b> (Monitorüberwachung) (Aktivieren/Deaktivieren) Ermöglicht die BIOS-Speicherung von Monitordaten.</li><li>• <b>NIC PXE Option ROM Download (enable/disable)</b> (NIC-PXE-Options-ROM-Download) (Aktivieren/Deaktivieren). Das BIOS enthält einen NIC-Options-ROM, mit dem das Starten eines PXE-Servers über das Netzwerk ermöglicht wird. Diese Option dient in der Regel dazu, ein firmeninternes Speicherabbild auf eine Festplatte herunterzuladen. Der ROM für die NIC-Option benötigt weniger als 1 MB Speicher, der meist als DHC (DOS Compatibility Hole)-Speicher bezeichnet wird. Die Speicherkapazität ist begrenzt. Mit dieser F10-Option können Benutzer das Herunterladen des integrierten NIC-Options-ROM deaktivieren und somit mehr DCH-Speicher für zusätzliche PCI-Karten, die ebenfalls auf ROM-Speicher angewiesen sind, freigeben. Standardmäßig ist der NIC-Options-ROM aktiviert.</li></ul>

## Wiederherstellen der Konfigurationseinstellungen

Um dieses Wiederherstellungsverfahren verwenden zu können, müssen Sie zunächst in Computer Setup (F10) Utility den Befehl **Save to Removable Media** (Auf Wechsellaufwerk sichern) wählen, um eine Sicherungskopie zu erstellen. (Siehe auch [Save to Removable Media \(Auf Wechsellaufwerk sichern\) auf Seite 4](#) in der Tabelle Computer Setup - File (Datei).)

---

 **HINWEIS:** Es empfiehlt sich, alle geänderten Konfigurationseinstellungen auf Diskette, USB-Flash-Laufwerk oder einem diskettenähnlichen Datenträger (d. h. einem Speichergerät, das ein Diskettenlaufwerk emuliert) zu sichern und die Diskette bzw. das Laufwerk zur potenziellen zukünftigen Nutzung aufzubewahren.

---

Um die gesicherte Konfiguration wiederherzustellen, legen Sie die Diskette, das USB-Flash-Media-Gerät oder ein anderes Speichermedium, das eine Diskette emuliert, mit den gespeicherten Konfigurationseinstellungen ein und wählen in Computer Setup (F10) Utility den Befehl **Restore from Removable Media** (Von Wechsellaufwerk wiederherstellen). (Siehe auch [Restore from Removable Media \(Von Wechsellaufwerk wiederherstellen\) auf Seite 4](#) in der Tabelle Computer Setup - File (Datei).)