

Périphériques de pointage et clavier

Manuel de l'utilisateur

© Copyright 2008 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans préavis. Les garanties relatives aux produits et aux services HP sont décrites dans les textes de garantie limitée expresse qui les accompagnent. Aucun élément du présent document ne peut être interprété comme constituant une garantie supplémentaire. HP ne saurait être tenu pour responsable des erreurs ou omissions de nature technique ou rédactionnelle qui pourraient subsister dans le présent document.

Première édition : avril 2008

Référence du document : 486474-051

Notice produit

Ce manuel de l'utilisateur décrit les fonctions standard disponibles sur la plupart des modèles. Certaines fonctions peuvent ne pas être disponibles sur votre ordinateur.

Sommaire

1 Utilisation des périphériques de pointage

Utilisation du pavé tactile	1
-----------------------------------	---

2 Utilisation du clavier

Utilisation des touches d'activation	2
Affichage des informations système (fn+échap)	3
Activation du mode veille (fn+f1)	3
Basculement de l'image d'écran (fn+f2)	4
Réduction de la luminosité de l'écran (fn+f3)	4
Augmentation de la luminosité de l'écran (fn+f4)	4
Activation du mode QuickLock (fn+f6)	4
Désactivation du volume du haut-parleur (fn+f8)	4
Réduction du volume du haut-parleur (fn+f10)	5
Augmentation du volume du haut-parleur (fn+f11)	5


3 Utilisation des pavés numériques

Utilisation du pavé numérique interne	7
Activation et désactivation du pavé numérique interne	7
Basculement des fonctions des touches du pavé numérique interne	7
Utilisation d'un pavé numérique externe en option	7

4 Nettoyage du pavé tactile et du clavier

Index	9
-------------	---


1 Utilisation des périphériques de pointage



Composant	Description
(1) Bouton d'activation et de désactivation du pavé tactile	Permet d'activer et de désactiver le pavé tactile.
(2) Bouton gauche du pavé tactile	Fonctionne comme le bouton gauche d'une souris externe.
(3) Pavé tactile	Permet de déplacer le curseur pour sélectionner ou activer des éléments à l'écran.
(4) Zone de défilement du pavé tactile	Permet d'effectuer un défilement vers le haut ou vers le bas.
(5) Bouton droit du pavé tactile	Fonctionne comme le bouton droit d'une souris externe.

Utilisation du pavé tactile

Pour déplacer le curseur, faites glisser votre doigt sur la surface du pavé tactile dans le sens de déplacement souhaité du curseur. Les boutons du pavé tactile fonctionnent comme les boutons correspondants d'une souris externe. Pour effectuer un défilement vers le haut ou vers le bas à l'aide de la zone de défilement vertical du pavé tactile, glissez votre doigt vers le haut ou vers le bas sur les lignes.


 **REMARQUE :** Si vous utilisez le pavé tactile pour déplacer le curseur, vous devez soulever votre doigt du pavé tactile avant de le déplacer vers la zone de défilement. Le fait de glisser le doigt du pavé tactile vers la zone de défilement n'active pas la fonction de défilement.


2 Utilisation du clavier

Utilisation des touches d'activation

Les touches d'activation sont des combinaisons prédéfinies associant la touche **fn** (1) à la touche **echap** (2) ou à l'une des touches de fonction (3).

Les icônes figurant sur les touches **f1** à **f4**, ainsi que **f6**, **f8**, **f10** et **f11** représentent les fonctions des touches d'activation. Les fonctions et procédures relatives aux touches d'activation sont décrites dans les sections ci-après.

 **REMARQUE :** Votre ordinateur peut être légèrement différent du modèle représenté dans cette section.



Fonction	Touches d'activation
Afficher les informations système	fn+echap
Activer le mode Veille	fn+f1
Basculer entre l'écran de l'ordinateur et un écran externe	fn+f2
Réduire la luminosité de l'écran	fn+f3
Augmenter la luminosité de l'écran	fn+f4
Activer QuickLock	fn+f6
Couper et restaurer le son de l'ordinateur	fn+f8

Fonction	Touches d'activation
Réduire le son de l'ordinateur.	fn+f10
Augmenter le son de l'ordinateur.	fn+f11

Pour utiliser une commande de touches d'activation du clavier de l'ordinateur, exécutez l'une des deux étapes suivantes :

- Appuyez brièvement sur la touche **fn**, puis sur la deuxième touche de la commande de touches d'activation.
– ou –
- Appuyez sur la touche **fn** et maintenez-la enfoncée, appuyez brièvement sur la deuxième touche de la commande de touches d'activation, puis relâchez les deux touches simultanément.

Affichage des informations système (fn+échap)

Appuyez sur **fn+échap** pour afficher des informations sur les composants matériel et le numéro de version du BIOS du système.

Le numéro de version du BIOS du système s'affiche comme date du BIOS. Sur certains modèles d'ordinateur, la date du BIOS s'affiche au format décimal. La date du BIOS est parfois appelée le numéro de version ROM du système.

Activation du mode veille (fn+f1)

△ **ATTENTION :** Pour éviter toute perte d'informations, enregistrez votre travail avant d'activer le mode veille.

Appuyez sur **fn+f1** pour activer le mode veille.

Lorsque le mode veille (Sleep) est activé, vos informations sont enregistrées dans la mémoire système, l'écran est noir et l'ordinateur reste sous tension. Les voyant d'alimentation clignotent alors.

L'ordinateur doit être sous tension pour permettre la mise en veille.

Pour quitter le mode veille, appuyez brièvement sur le commutateur d'alimentation ou appuyez sur une touche du clavier.

Il est possible de modifier la fonction de touches d'activation **fn+f1**. Par exemple, vous pouvez configurer les touches d'activation **fn+f1** pour démarrer le mode mise en veille prolongée au lieu du mode veille.

Basculement de l'image d'écran (fn+f2)

Appuyez sur **fn+f2** pour basculer l'image d'écran entre les périphériques d'affichage connectés au système. Par exemple, si un moniteur est connecté à l'ordinateur, une pression sur **fn+f2** bascule l'image de l'écran de l'ordinateur vers l'affichage du moniteur externe pour qu'elle apparaisse à la fois sur l'ordinateur et sur le moniteur.

La plupart des moniteurs externes reçoivent des informations vidéo de l'ordinateur via la norme vidéo VGA externe. Les touches d'activation **fn+f2** permettent également de basculer l'affichage des images sur les autres périphériques recevant des informations vidéo de l'ordinateur.

Les types de transmission vidéo ci-dessous (suivis d'exemples de périphériques qui les utilisent) sont pris en charge par les touches d'activation **fn+f2** :

- LCD (écran d'ordinateur)
- VGA externe (la plupart des moniteurs externes)
- S-Vidéo (téléviseurs, caméscopes, lecteurs de DVD, magnétoscopes et cartes de capture vidéo avec prises d'entrée S-Vidéo)
- HDMI (téléviseurs, caméscopes, lecteurs de DVD, magnétoscopes et cartes de capture vidéo avec ports HDMI)
- Vidéo composite (téléviseurs, caméscopes, lecteurs de DVD, magnétoscopes et cartes de capture vidéo avec prises d'entrée vidéo composite)

Réduction de la luminosité de l'écran (fn+f3)

Appuyez sur **fn+f3** pour réduire la luminosité de l'écran. Pour la réduire progressivement, maintenez la pression sur ces touches.


Augmentation de la luminosité de l'écran (fn+f4)

Appuyez sur **fn+f4** pour augmenter la luminosité de l'écran. Pour l'augmenter progressivement, maintenez ces touches enfoncées.

Activation du mode QuickLock (fn+f6)

Appuyez sur **fn+f6** pour activer la fonction de sécurité QuickLock.

QuickLock protège vos informations en affichant la fenêtre de connexion du système d'exploitation. Pendant l'affichage de la fenêtre de connexion du système d'exploitation, vous ne pouvez accéder à l'ordinateur qu'en entrant un mot de passe.

 **REMARQUE :** Vous devez définir un mot de passe avant de pouvoir utiliser QuickLock.

Pour utiliser QuickLock, appuyez sur **fn+f6** pour afficher la fenêtre de connexion du système d'exploitation et verrouiller l'ordinateur. Suivez ensuite les instructions à l'écran pour entrer votre mot de passe et accéder à l'ordinateur.

Désactivation du volume du haut-parleur (fn+f8)

Appuyez sur **fn+f8** pour couper le son du haut-parleur. Appliquez la même combinaison de touches pour réactiver le son.

Réduction du volume du haut-parleur (fn+f10)


Appuyez sur **fn+f10** pour réduire le volume du haut-parleur. Pour réduire progressivement le volume, maintenez ces touches enfoncées.

Augmentation du volume du haut-parleur (fn+f11)

Appuyez sur **fn+f11** pour augmenter le volume du haut-parleur. Pour augmenter progressivement le volume, maintenez ces touches enfoncées.

3 Utilisation des pavés numériques

L'ordinateur dispose d'un pavé numérique intégré et prend en charge un pavé numérique externe ou un clavier externe en option doté d'un pavé numérique.




Composant	Description
(1) Touche <code>fn</code>	Associée à une touche de fonction ou à la touche <code>echap</code> , permet d'exécuter les fonctions du système fréquemment utilisées.
(2) Pavé numérique intégré	Peuvent être utilisées comme les touches d'un pavé numérique externe.
(3) Touche <code>num lk</code>	Active le pavé numérique intégré lorsqu'elle est associée à la touche <code>fn</code> .

Utilisation du pavé numérique interne

Vous pouvez utiliser les 15 touches du pavé numérique interne comme les touches d'un clavier externe. Lorsque le pavé numérique interne est activé, les touches exécutent la fonction indiquée par l'icône représentée dans l'angle supérieur droit de la touche.

Activation et désactivation du pavé numérique interne

Appuyez sur **fn+verr num** pour activer le pavé numérique intégré. Appuyez sur **fn+verr num** de nouveau pour revenir aux fonctions standard du clavier.

 **REMARQUE :** Le pavé numérique intégré ne fonctionnera pas si un pavé numérique ou un clavier externe est connecté à l'ordinateur.

Basculement des fonctions des touches du pavé numérique interne

Vous pouvez momentanément faire basculer les fonctions des touches entre le clavier standard et le pavé numérique interne à l'aide de la touche **fn** ou de la combinaison **fn+maj**.

- Pour changer la fonction d'une touche du pavé numérique alors que celui-ci est désactivé, appuyez sur la touche **fn** et maintenez-la enfoncée tout en appuyant sur la touche du pavé numérique.
- Pour utiliser momentanément les touches du pavé numérique comme des touches standard alors que le pavé numérique est activé :
 - Appuyez sur la touche **fn** et maintenez-la enfoncée pour taper des caractères minuscules.
 - Appuyez sur les touches **fn+maj** et maintenez-les enfoncées pour taper des caractères majuscules.

Utilisation d'un pavé numérique externe en option

Les touches de la plupart des pavés numériques externes fonctionnent différemment, selon que le verrouillage numérique est activé ou désactivé. (Le verrouillage numérique est désactivé en usine.) Par exemple :

- Lorsque le mode **verr num** est activé, la plupart des touches du pavé numérique insèrent des chiffres.
- Lorsque le mode **verr num** est désactivé, la plupart des touches du pavé numérique fonctionnent comme les touches de direction et les touches **pg préc** ou **pg suiv**.

Pour activer ou désactiver le pavé numérique sur un clavier externe au cours de votre travail, appuyez sur la touche **verr num** du clavier externe et non celui de l'ordinateur.

4 Nettoyage du pavé tactile et du clavier

Un pavé tactile gras et sale peut entraîner des sautilllements du pointeur à l'écran. Pour éviter ce problème, nettoyez le pavé tactile avec un chiffon humide et lavez-vous les mains fréquemment lorsque vous utilisez l'ordinateur.

⚠ AVERTISSEMENT ! Pour éviter tout risque de choc électrique et toute détérioration des composants internes, n'utilisez pas d'embout d'aspirateur pour nettoyer le clavier. L'utilisation d'un aspirateur peut entraîner le dépôt de poussières ménagères sur le clavier.

Nettoyez régulièrement le clavier pour éviter que les touches ne deviennent collantes et supprimer la poussière, les peluches et les particules susceptibles de se loger sous les touches. Utilisez une bombe dépoussiérante à air comprimé avec embout directionnel permettant d'insuffler de l'air sous le clavier et autour des touches et ainsi d'éliminer les particules.



Index

B

boutons
activation et désactivation du pavé tactile 1
pavé tactile 1
boutons du pavé tactile, identification 1

C

clavier, identification des touches d'activation 2

E

écran
basculement de l'image 4
luminosité de l'écran, touches d'activation 4

F

fn, touche 2

H

HDMI 4

I

image d'écran, basculement 4

L

luminosité de l'écran, touches d'activation 4

P

pavé numérique, externe
verr num 7
pavé numérique externe
utilisation 7
pavé numérique intégré
identification 6
pavé numérique interne
activation et désactivation 7

basculement des fonctions de touche 7
utilisation 7
pavé tactile
identification 1
utilisation 1
pavé tactile, identification de la zone de défilement 1
pavé tactile, identification du bouton d'activation et de désactivation 1

Q

QuickLock, touches d'activation 4

S

S-Vidéo 4

T

touches d'activation
activation de QuickLock 4
activation du mode veille 3
augmentation de la luminosité de l'écran 4
augmentation du volume du haut-parleur 5
basculement de l'image d'écran 4
désactivation du volume du haut-parleur 4
description 2
réduction du volume du haut-parleur 5
utilisation 3
touches de fonction 2
touches d'activation
réduction de la luminosité de l'écran 4

V

verr num, clavier externe 7
vidéo, types de transmission 4
vidéo composite 4

Z

zone de défilement du pavé tactile 1

