

Ръководство за помощната програма за  
настройка на компютъра  
Computer Setup (F10)  
Компютри от бизнес клас

© Copyright 2008 Hewlett-Packard  
Development Company, L.P.  
Съдържащата се в този документ  
информация може да бъде променяна  
без предизвестие.

Microsoft, Windows и Windows Vista са или  
търговски марки, или запазени търговски  
марки на Microsoft Corporation в  
Съединените щати и/или други страни.

Единствените гаранции за продукти и  
услуги на HP са описани в конкретните  
гаранционни условия към тези продукти и  
услуги. Нищо от съдържащото се в този  
документ не може да се подразбира като  
допълнителна гаранция. HP не носи  
отговорност за технически или  
редакторски грешки или пропуски в  
настоящия документ.

Настоящият документ съдържа  
информация, която представлява  
собственост на компанията и е защитена  
с авторско право. Забранява се  
фотокопирането, възпроизвеждането или  
преводът на друг език на която и да е част  
от този документ без предварителното  
писмено съгласие на Hewlett-Packard  
Company.

Ръководство за помощната програма за  
настройка на компютъра Computer Setup  
(F10)

Компютри от бизнес клас

Първо издание (юли 2008)

Номенклатурен номер на  
документа: 490846-261

## Информация за това ръководство

В това ръководство са описани инструкции за използване на инструмента Computer Setup (Настройка на компютъра). Той се използва за преконфигуриране и модифициране на настройките по подразбиране на компютъра при инсталлиране на нов хардуер и за нужди, свързани с поддръжката.

- 
- ⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Обозначеният по този начин текст показва, че неизпълняването на инструкциите може да причини наранявания или смърт.
  - ⚠ **ВНИМАНИЕ:** Обозначеният по този начин текст показва, че неизпълняването на инструкциите може да причини повреда на оборудването или загуба на информация.
  - 📝 **ЗАБЕЛЕЖКА:** Обозначеният по този начин текст предоставя важна допълнителна информация.
-



---

# Съдържание

## Помощна програма за настройка на компютъра Computer Setup Utility (F10)

Помощни програми за настройка на компютъра Computer Setup Utilities (F10) .....	1
Използване на помощните програми на Computer Setup (F10) .....	2
Computer Setup – File (Настройка на компютъра – Файл) .....	3
Computer Setup – Storage (Инсталиране на компютъра – Устройства за съхранение на данни) .....	4
Computer Setup – Security (Настройка на компютъра – Защита) .....	7
Computer Setup – Power (Настройка на компютъра – Захранване) .....	12
Computer Setup – Advanced (Настройка на компютъра – Разширени) .....	13
Възстановяване на конфигурационните настройки .....	16



# Помощна програма за настройка на компютъра Computer Setup Utility (F10)

## Помощни програми за настройка на компютъра Computer Setup Utilities (F10)

Използвайте помощната програма Computer Setup (F10) за следните операции:

- Промяна на фабричните настройки по подразбиране.
- Настройка на датата и часа на системата.
- Настройка, разглеждане, промяна или проверка на конфигурацията на системата, включително настройките на процесора и устройствата, отговарящи за графиката, паметта, звука, съхранението на данни, комуникациите и входните устройства.
- Промяна на реда на начално стартиране на устройствата, позволяващи зареждане на операционната система, например на твърдите дискове, флопидисковите, оптичните или USB فلاш устройства.
- Разрешаване на Quick Boot (Бързо стартиране), което е по-бързо от Full Boot (Пълно стартиране), но не се изпълняват всички диагностични тестове, както при Full Boot (Пълно стартиране). Можете да настроите системата:
  - да изпълнява винаги Quick Boot (Бързо стартиране) (настройка по подразбиране);
  - да изпълнява периодично Full Boot (Пълно стартиране) (на всеки 1 – 30 дни); или
  - да изпълнява винаги Full Boot (Пълно стартиране).
- Разрешаване или забрана на POST съобщенията, за да промените състоянието на показване на съобщенията на POST (автотест при включване на захранването). Post Messages Disabled (Забранени POST съобщения) потиска повечето POST съобщения, като проверката на паметта, името на продукта и други стандартни съобщения, които не се отнасят за грешки. Ако се появи POST грешка, съобщение ще бъде изведено, независимо какво сте избрали. За да превключите на Post Messages Enabled (Разрешени POST съобщения) при началното стартиране, натиснете произволен клавиш (освен тези от F1 до F12).
- Задаване на Ownership Tag (Етикет за собственост), чийто текст ще се показва при всяко включване или рестартиране на системата.
- Въвеждане на Asset Tag (инвентаризационен етикет) или идентификационен номер, присвоен от фирмата за този компютър.

- Разрешаване на искането на парола при рестартиране на системата (топъл рестарт), както и при включване на захранването.
- Въвеждане на парола за настройките, която управлява достъпа до помощната програма Computer Setup (F10) и настройките, описани в този раздел.
- Забрана на вградените входно-изходни възможности, включително серийни, USB или паралелни портове, аудио- или вградени мрежови контролери, така че да не могат да се използват, докато не се разрешат.
- Активиране или деактивиране на способността за зареждане на операционната система от външни носители.
- Активиране или деактивиране на поддръжката за остателия запис върху дискети (ако се поддържа от хардуера).
- Отстраняване на открити грешки в системната конфигурация, които не се отстраняват автоматично по време на POST (автотест при включване на захранването).
- Съхраняване на копие от настройките на системата чрез записване на системната конфигурация на дискета и възстановяването й на един или повече компютри.
- Изпълнение на автотест на определен ATA твърд диск (ако се поддържа от хардуера).
- Разрешаване или забрана на защитата DriveLock (ако се поддържа от устройство).

## Използване на помощните програми на Computer Setup (F10)

В Computer Setup може да се влезе само при включване или рестартиране на системата. За да влезете в менюто на помощните програми на Computer Setup, изпълнете следните стъпки:

1. Включете или рестартирайте компютъра. Ако сте в Microsoft Windows, натиснете **Старт > Изключване > Рестартиране**.
2. За да стигнете до настройките на компютъра, щом го включите и индикаторът на монитора светне зелено, натиснете **F10**. Натиснете клавиша **Enter**, за да прескочите заглавния екран, ако е необходимо.  
 **ЗАБЕЛЕЖКА:** Ако не натиснете клавиша **F10** в подходящия момент, ще трябва да рестартирате компютъра и отново да натиснете клавиша **F10**, когато индикаторът на монитора светне зелено, за да влезете в помощната програма.
3. Изберете език от списъка и натиснете **Enter**.
4. В менюто Помощни програми за настройка на компютъра (Computer Setup Utilities) се появяват пет заглавия: File (Файл), Storage (Съхранение), Security (Защита), Power (Захранване) и Advanced (Разширени).

5. Използвайте клавишите със стрелки (наляво и надясно), за да изберете съответното меню. Използвайте клавишите със стрелки (нагоре и надолу), за да изберете съответната опция, и натиснете клавиша **Enter**. За да се върнете в менюто на Computer Setup, натиснете **Esc**.
6. За да внесете и съхраните промените, изберете **File** (Файл) > **Save Changes and Exit** (Запазване на промените и изход).
  - Ако сте направили промени, които не искате да бъдат съхранени, изберете **Ignore Changes and Exit** (Игнориране на промените и изход).
  - За да върнете фабричните настройки или предишните записани настройки по подразбиране (при някои модели), изберете **Apply Defaults and Exit** (Прилагане на настройките по подразбиране и изход). Тази опция ще възстанови фабричните настройки по подразбиране.

 **ВНИМАНИЕ:** НЕ изключвате компютъра, докато настройките на Computer Setup (F10) се записват от BIOS-а, защото CMOS паметта може да се повреди. Изключването на компютъра е безопасно само след излизане от екрана за настройки.

**Таблица 1 Помощна програма за настройка на компютъра Computer Setup Utility (F10)**

Заглавие от менюто	Таблица
File (Файл)	<a href="#">Таблица 2 Computer Setup – File (Настройка на компютъра – Файл) на страница 3</a>
Storage (Устройства за съхранение на данни)	<a href="#">Таблица 3 Computer Setup – Storage (Инсталиране на компютъра – Устройства за съхранение на данни) на страница 5</a>
Security (Зашита)	<a href="#">Таблица 4 Computer Setup – Security (Настройка на компютъра – Зашита) на страница 7</a>
Захранване	<a href="#">Таблица 5 Computer Setup – Power (Настройка на компютъра – Захранване) на страница 12</a>
Advanced (Разширени)	<a href="#">Таблица 6 Computer Setup – Advanced (Настройка на компютъра – Разширени) (за напреднали потребители) на страница 13</a>

## Computer Setup – File (Настройка на компютъра – Файл)

 **ЗАБЕЛЕЖКА:** Поддръжката на определени опции в Computer Setup може да се различава в зависимост от хардуерната конфигурация.

**Таблица 2 Computer Setup – File (Настройка на компютъра – Файл)**

Опция	Описание
<b>System Information</b> (Информация за системата)	Показва: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Името на продукта</li> <li>• SKU номер (при някои модели)</li> <li>• Типа/скоростта/степинга на процесора</li> <li>• Размера на кеша (L1/L2) (при процесорите с двойно ядро, това е указано на две места)</li> <li>• Размера/скоростта на инсталзираната памет, броя канали (единични или двойни) (ако има такава)</li> </ul>

**Таблица 2 Computer Setup – File (Настройка на компютъра – Файл) (продължение)**

	<ul style="list-style-type: none"><li>• MAC адреса на вградения и включен мрежов контролер (ако има такива)</li><li>• Системния BIOS (включва име и версия на фамилията)</li><li>• Серийния номер на шасито</li><li>• Номера за проследяване на материалния актив</li><li>• версия на фърмуера на ME</li><li>• Режим на управление</li></ul>
<b>About</b> (Относно)	Показва забележка за авторските права.
<b>Set Time and Date</b> (Настройка на дата и час)	Позволява настройката на системната дата и час.
<b>Flash System ROM</b> (Флаш на системната ROM памет)	Позволява ви да обновите системната ROM памет с файл с копие на BIOS, който се намира на USB флаш устройство или компактдиск.
<b>Replicated Setup</b> (Копирани настройки)	<b>Save to Removable Media</b> (Запиши на сменяем носител) Записва конфигурацията на системата, вкл. информацията в CMOS, върху форматирана 1,44-MB дискета, USB флаш памет или друго устройство за съхранение на данни, настроено да емулира флопидисково устройство.  <b>Restore from Removable Media</b> (Възстановяване от сменяем носител) Възстановява системната конфигурация от дискета, USB флаш памет или устройство, емулиращо флопидисково устройство.
<b>Default Setup</b> (Настройки по подразбиране)	<b>Save Current Settings as Default</b> (Запиши настройките в момента като настройки по подразбиране) Записва текущите системни настройки като такива по подразбиране.  <b>Restore Factory Settings as Default</b> (Възстанови фабричните настройки като настройки по подразбиране) Възстановява фабричните системни настройки като такива по подразбиране.
<b>Apply Defaults and Exit</b> (Прилагане на настройките по подразбиране и изход)	Прилага текущо зададените настройки по подразбиране и изтрива зададените пароли.
<b>Ignore Changes and Exit</b> (Игнориране на промените и изход)	Излиза от Computer Setup, без да прилага и съхранява промените.
<b>Save Changes and Exit</b> (Запазване на промените и изход)	Записва промените в системата или възстановяването на настройките по подразбиране и излиза от Computer Setup.

## Computer Setup – Storage (Инсталиране на компютъра – Устройства за съхранение на данни)



**ЗАБЕЛЕЖКА:** Поддръжката на определени опции в Computer Setup може да се различава в зависимост от хардуерната конфигурация.

**Таблица 3 Computer Setup – Storage (Инсталиране на компютъра – Устройства за съхранение на данни)**

Опция	Описание
<b>Device Configuration</b> (Конфигурация на устройствата)	<p>Показва всички инсталирани устройства за съхранение на данни, които се управляват от BIOS.</p> <p>При избирането на дадено устройство, за него се показва подробна информация и опции. Могат да бъдат показани следните опции:</p> <p><b>Diskette Type (Legacy Diskettes only)</b> (Тип на дискетата (само стари типове дискети))</p> <p>Идентифицира носителя с най-голям капацитет, който може да се използва във флопидисковото устройство. Възможностите са 3,5" 1,44 MB и 5,25" 1,2 MB.</p> <p><b>Емуляция на устройство</b></p> <p>Позволява избирането на тип на емуляция на устройството за дадено устройство за съхранение на данни. (Например, едно Zip устройство може да се настрои като зареждащо операционна система, като се избере емуляция на флопидисково устройство.)</p> <p><b>Emulation Type</b> (Тип емуляция)</p> <p>ATAPI Zip устройство:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Няма (третира се като Other (Друго)).</li><li>• Diskette (Дискета) (третира се като флопидисково устройство).</li></ul> <p>Legacy Diskette (Стар модел дискети): Няма опции за емуляция.</p> <p>CD-ROM: Няма опции за емуляция.</p> <p>ATAPI LS-120:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Няма (третира се като Other (Друго)).</li><li>• Diskette (Дискета) (третира се като флопидисково устройство).</li></ul> <p>Hard Disk (Твърд диск):</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• None (Няма) (не се допуска достъп до данните на BIOS и го деактивира като зареждащо устройство).</li><li>• Hard Disk (твърд диск) (третира се като твърд диск).</li></ul> <p><b>Multisector Transfers</b> (Многосекторен трансфер) (<i>Само за ATA дискове</i>)</p> <p>Указва колко сектора се прехвърлят при многосекторна работа в PIO режим. Опциите (според възможностите на диска) са Disabled (Забранен), 8 и 16.</p> <p><b>Translation Mode</b> (Транслационен режим) (<i>Само за ATA дискове</i>)</p> <p>Позволява да изберете използванятия от устройството транслационен режим. Това дава на BIOS достъп до дискове, които са били разделени и форматирани на други системи и може да е от полза на потребители на по-стари версии на UNIX (напр. SCO UNIX версия 3.2). Опциите са Automatic (Автоматично), Bit-Shift (Побитово известяване), LBA Assisted (С помощ на LBA), User (Със задаване от потребителя) и None (Няма).</p> <p><b>ВНИМАНИЕ:</b> Обикновено транслационният режим, избран автоматично от BIOS, не трябва да се променя. Ако избраният транслационен режим не е съвместим с този, който е бил активен при разделянето и форматирането на диска, данните върху последния няма да са достъпни.</p> <p><b>Translation Parameters</b> (Транслационни параметри) (<i>Само за ATA дискове</i>)</p>

**Таблица 3 Computer Setup – Storage (Инсталиране на компютъра – Устройства за съхранение на данни) (продължение)**

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Тази функция се появява само когато е избран транслационен режим "User" (с настройка от потребителя).

Позволява да укажете параметрите (логически цилиндри, глави и сектори на пътешка), които се използват от BIOS за транслиране на входно-изходните заявки към диска (от операционната система или приложение) в такива, които могат да се разберат от него.

Логическите цилиндри не могат да са повече от 1024. Броят на главите не може да надвишава 256. Броят на секторите на пътешка не може да е над 63. Тези полета се виждат и могат да се променят само когато транслационният режим на устройството е настроен на "User" (с настройка от потребителя).

**SATA Default Values** (Стойности по подразбиране за SATA)

Позволява указането на стойностите по подразбиране за Multisector Transfers (Многосекторен трансфер), Transfer Mode (Режим на трансфер) и Translation Mode (Режим на транслация) за ATA устройства.

**Storage Options**

(Опции за устройствата за съхранение на данни)

**Removable Media Boot** (Зареждане на операционна система от сменяем носител)

Разрешава/забранява възможността за зареждане на операционна система от сменяем носител.

**Legacy Diskette Write** (Запис върху стари модели дискети)

Разрешава/забранява възможността за записване на данни върху стари модели дискети.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** След записването на промените в Removable Media Write (Запис върху стари модели дискети) компютърът ще се рестартира. Ръчно изключете и после включете компютъра.

**SATA Emulation** (Емуляция на SATA)

Позволява ви да изберете начина на достъп на операционната система до SATA контролера. Има три поддържани опции: IDE, RAID и AHCI.

IDE – от трите опции тази опция е съвместима с най-много стари устройства. Операционните системи обикновено нямат нужда от поддръжка с допълнителни драйвери в режим IDE.

RAID – позволява достъп от DOS и първоначално зареждане за RAID томовете. Използвайте този режим с драйвера на RAID устройството, зареден в операционната система, за да се възползвате от функциите на RAID.

AHCI (опция по подразбиране) – позволява на операционни системи със заредени драйвери за AHCI устройства да се възползват от разширените функции на SATA контролера.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Трябва да инсталирате драйвера на RAID/AHCI устройството, преди да заредите операционната система от RAID/AHCI тома. Ако се опитвате да заредите от RAID/AHCI том, без да е инсталiran драйверът за съответното устройство, ще се получи срив на системата (син екран). RAID томовете могат да се повредят, ако от тях се зарежда след забрана на RAID. Вижте *Advanced Host Controller Interface (AHCI) и Redundant Array of Independent Disks (RAID)* в бизнес компютрите HP Compaq dc7900 в техническото описание <http://www.hp.com> за повече информация.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** RAID не се предлага в системи на USDT.

**Max eSATA Speed** (Максимална скорост на eSATA)

Позволява ви да изберете 1,5 Gbps или 3,0 Gbps като максимална скорост на eSATA. По подразбиране скоростта е ограничена на 1,5 Gbps за максимална надеждност.

**ВНИМАНИЕ:** Обърнете се към производителя на вашето eSATA устройство и кабел, преди да разрешавате скорост 3,0 Gbps. Някои комбинации от устройства и кабели може да не работят надеждно на 3,0 Gbps.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** eSATA не се предлага в системи на USDT.

**Таблица 3 Computer Setup – Storage (Инсталиране на компютъра – Устройства за съхранение на данни) (продължение)**

<b>DPS Self-Test (DPS автотест)</b>	Позволява ви да изпълнявате автотест на ATA твърди дискове, които поддържат автотест от тип DPS (Drive Protection System (Система за защита на диска)).
<b>Boot Order (Ред на първоначално зареждане на операционната система)</b>	<p>Позволява:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Укажете реда, в който инсталираният устройства (като USB флаш памет, флопидисково устройство, твърд диск, оптично устройство или мрежов контролер) се проверяват за наличие на операционна система за първоначално зареждане. Всяко устройство в списъка може да се включва или изключва за проверка като източник за първоначално зареждане на ОС.</li><li>• Укажете реда на инсталирани твърди дискове. Първият по ред твърд диск ще има приоритет при първоначалното зареждане на ОС и ще се разпознае като диск C (ако има инсталирани твърди дискове).</li></ul> <p><b>ЗАБЕЛЕЖКА:</b> Тази възможност за избор ще се появи само ако в системата е инсталiran поне един диск, който поддържа DPS автотест.</p> <p><b>Клавишна комбинация за временно изключване на настройката за реда на първоначално зареждане</b></p> <p>За да се зареди ОС <b>еднократно</b> от различно от указаното по подразбиране в Boot Order (Ред на стартиране) устройство, рестартирайте компютъра и натиснете клавиша <b>F9</b>, когато индикаторът на монитора светне зелено. След POST проверката ще се покаже списък на устройствата, от които може да се стартира. Използвайте клавишите със стрелки, за да изберете предпочтитаното устройство за зареждане, и натиснете <b>Enter</b>. Компютърът ще осъществи еднократно зареждане на ОС от избраното в случая (не по подразбиране) устройство.</p>

## Computer Setup – Security (Настройка на компютъра – Защита)

 **ЗАБЕЛЕЖКА:** Поддръжката на определени опции в Computer Setup може да се различава в зависимост от хардуерната конфигурация.

**Таблица 4 Computer Setup – Security (Настройка на компютъра – Защита)**

Опция	Описание
<b>Setup Password (Парола за настройки)</b>	Позволява ви да въведете и активирате парола за настройки (администратор). <b>ЗАБЕЛЕЖКА:</b> Ако е зададена парола за настройки, тя ще се изисква при промяна на опции в Computer Setup, изтриване на ROM паметта и при промяна на някои опции тип Plug & Play в Windows. Вижте <i>Ръководството за управление на настолни компютри</i> за повече информация.
<b>Power-On Password (Парола при включване на захранването)</b>	Позволява ви да въведете и активирате парола при включване на захранването. След задействането на електрическия цикъл се появява подкана да въведете паролата за включване. Ако не бъде въведена правилната парола, компютърът няма да зареди операционната система. <b>ЗАБЕЛЕЖКА:</b> Тази парола не се появява при "топло" рестартиране, като например с клавишите <b>Ctrl+Alt+Delete</b> или <b>Restart (Рестартиране)</b> от средата на Windows, стига да не е разрешена от <b>Password Options</b> (Опции за парола) (вижте по-долу). Вижте <i>Ръководството за управление на настолни компютри</i> за повече информация.

**Таблица 4 Computer Setup – Security (Настройка на компютъра – Защита) (продължение)**

<b>Password Options</b> (Опции за парола)  (Този избор ще се появява само ако е зададена парола при включване или за настройка).	Позволява: <ul style="list-style-type: none"><li>• Заключване на стари модели периферия (все едно е зададена парола)</li><li>• Разрешаване/забраняване на режим на мрежов сървър (все едно е зададена парола при включване)</li><li>• Указване дали се изиска парола при "топло" рестартиране (<b>Ctrl+Alt+Delete</b>) (появява се, ако е зададена парола при включване).</li><li>• Enable/Disable Setup Browse Mode (Разрешаване/забраняване на Режим на настройка на преглед) (появява се, ако е зададена парола) (позволява да се разглеждат, а не да се променят, опциите на F10 Setup, без да се въвежда парола за настройките)</li><li>• Enable/disable Stringent Password (Разрешаване/забраняване на строгата парола) (показва се, ако е зададена парола при включване), която, когато е разрешена, пренебрегва настройката на мостчето за парола на платката за забрана на паролата при включване.</li></ul>
Вижте <i>Ръководството за управление на настолни компютри</i> за повече информация.	
<b>Smart Cover</b> (Интелигентен капак) (на някои модели)	Позволява да: <ul style="list-style-type: none"><li>• Отключвате/заключвате интелигентния капак</li><li>• Настроите сензора за интелигентния капак на Disable (Забранен)/Notify User (Уведомяване на потребителя)/Setup Password (Парола за настройки).</li></ul>
<b>ЗАБЕЛЕЖКА:</b> <i>Notify User</i> (Уведомяване на потребителя) уведомява потребителя, че сензорът е засякал отваряне на капака. <i>Setup Password</i> (Парола за настройка) изиска въвеждането на парола при стартирането на компютъра, ако сензорът засече отваряне на капака.	
Тази функция се поддържа само при някои модели. Вижте <i>Ръководството за управление на настолни компютри</i> за повече информация.	
<b>Device Security</b> (Защита на устройствата)	Позволява ви да зададете опцията Device Available/Device Hidden (Механизмът е наличен/скрит) за: <ul style="list-style-type: none"><li>• Серийни портове</li><li>• Паралелен port</li><li>• Системен звук</li><li>• Мрежови контролери (при някои модели)</li><li>• Стар модел дискети</li><li>• Механизъм за вградена защита (при някои модели)</li><li>• SATA0</li><li>• SATA1 (при някои модели)</li><li>• SATA2 (при някои модели)</li><li>• SATA3 (при някои модели)</li><li>• eSATA (при някои модели)</li></ul>

**Таблица 4 Computer Setup – Security (Настройка на компютъра – Защита) (продължение)**

<b>USB Security</b> (Зашита на USB)	Позволява ви да зададете опцията Device Available/Device Hidden (Механизъмът е наличен/скрит) за:
	<ul style="list-style-type: none"><li>● Front USB Ports (Предни USB портове)<ul style="list-style-type: none"><li>○ USB Port 3 (USB порт 3)</li><li>○ USB Port 4 (USB порт 3)</li><li>○ USB Port 5 (USB порт 3)</li><li>○ USB Port 6 (USB порт 3)</li></ul></li><li>● Rear USB ports (Задни USB портове)<ul style="list-style-type: none"><li>○ USB Port 7 (USB порт 3)</li><li>○ USB Port 8 (USB порт 3)</li><li>○ USB Port 9 (USB порт 3)</li><li>○ USB Port 10 (USB порт 3)</li><li>○ USB Port 11 (USB порт 3)</li><li>○ USB Port 12 (USB порт 3)</li></ul></li><li>● Internal USB ports (Вътрешни USB портове)<ul style="list-style-type: none"><li>○ USB Port 1 (USB порт 3)</li><li>○ USB Port 2 (USB порт 3)</li></ul></li></ul>
<b>Network Service Boot</b> (Стартиране от мрежа)	Разрешава/забранява възможността на компютъра да стартира от операционна система, инсталрирана на мрежов сървър. (Тази функция е налична само при моделите с мрежови платки; мрежовата платка трябва да е или PCI платка за разширение, или да е вградена в дънната платка.)
<b>System IDs</b> (Системни идентификатори)	Позволяват ви да зададете: <ul style="list-style-type: none"><li>● Asset Tag (18-байтов идентификатор) – идентификационен номер, даден на този компютър от фирмата.</li><li>● Етикет за собственост (80-байтов идентификатор), който се показва при POST.</li><li>● Серийния номер на шасито или универсалния уникален идентификатор (UUID). UUID може да се промени само ако серийният номер на шасито е невалиден. (Тези идентификатори обикновено се задават фабрично и се използват за идентифицирането на всяка една система.)</li><li>● Клавиатурната настройка за езика (напр. английски или немски) за записа на системния идентификатор.</li></ul>
<b>DriveLock защита</b>	Позволява ви да въведете или промените главна или потребителска парола за твърди дискове. Когато тази функция е разрешена, по време на POST се появява съобщение за въвеждане на една от потребителските пароли. Ако нито една от тях не се въведе правилно, твърдият диск няма да може да се използва, докато не се въведе правилната парола при следващи "студени рестартирания" на компютъра.  <b>ЗАБЕЛЕЖКА:</b> Тази възможност за избор ще се появи само когато в системата е инсталрирано поне едно дисково устройство, което поддържа функцията DriveLock.
	Вижте <i>Ръководството за управление на настолни компютри</i> за повече информация.
<b>System Security</b> (Зашита на системата) (при някои модели тези	Data Execution Prevention (Предотвратяване на изпълнение на данни) (наличен при някои модели) (разреши/забрани) – помага за предотвратяване на пробиви в защитата на операционната система.

**Таблица 4 Computer Setup – Security (Настройка на компютъра – Защита) (продължение)**

опции зависят от хардуера	PAVP (при някои модели) (забранено/мин./макс.) – PAVP включва Protected Audio Video Path (Път към защитено аудио и видео) в чипсета. Това може да разреши гледането на защитено съдържание с висока разделителна способност, което иначе ще бъде забранено за възпроизвеждане. Избирането на Max (Макс.) ще задели 96 мегабайта системна памет специално за PAVP.
	Virtualization Technology (Технология за виртуализация) (при някои модели) (разреши/забрани) – управлява функциите за виртуализация на процесора. Промяната на тази настройка изисква изключване и повторно включване на компютъра.
	Virtualization Technology Directed I/O (Технология за виртуализация насочен вход/изход) (при някои модели) (разреши/забрани) – управлява функциите за виртуализация при пренасочването на DMA на чипсета. Промяната на тази настройка изисква изключване и повторно включване на компютъра.
	Trusted Execution Technology (Технология за надеждно изпълнение) (при някои модели) (разреши/забрани) – управлява съответните функции на процесора и чипсета, необходими за поддръжка на виртуално устройство. Промяната на тази настройка изисква изключване и повторно включване на компютъра. За да разрешите тази функция, трябва да разрешите следните функции: <ul style="list-style-type: none"><li>● Поддръжка на механизъм за вградена защита</li><li>● Технология на виртуализация</li><li>● Технология на виртуализация насочен вход/изход</li></ul>
	Embedded Security Device Support (Поддръжка на механизъм за вградена защита) (при някои модели) (разреши/забрани) – разрешава включването и изключването на механизма за вградена защита. Промяната на тази настройка изисква изключване и повторно включване на компютъра.
	<b>ЗАБЕЛЕЖКА:</b> За да конфигурирате механизма за вградена защита, трябва да въведете парола за настройка. <ul style="list-style-type: none"><li>● Reset to Factory Settings (Възстановяване на фабричните настройки) (при някои модели) (Не възстановявай/Възстанови) – възстановяването на фабричните настройки ще изтрие всички ключове за защита. Промяната на тази настройка изисква изключване и повторно включване на компютъра.</li></ul>
	<b>ВНИМАНИЕ:</b> Механизмът за вградена защита е критичен компонент на много защитни схеми. Изтряването на ключовете за защита ще предотврати достъпа до данните, защитени от механизма за вградена защита. Изборът на връщане към фабричните настройки може да доведе до значителна загуба на данни.
	<ul style="list-style-type: none"><li>● Power-on authentication support (Поддръжка на удостоверяване при включване) (при някои модели) (разреши/забрани) – управлява схемата за удостоверяване с парола при включване, която ползва механизма за вградена защита. Промяната на тази настройка изисква изключване и повторно включване на компютъра.</li><li>● Reset authentication credentials (Нулиране на идентификационните данни за удостоверяване) (при някои модели) (Не нулирай/нулирай) – избирането на нулиране забранява поддръжката на удостоверяване при включване и изчиства информацията за удостоверяване от механизма за вградена защита. Промяната на тази настройка изисква изключване и повторно включване на компютъра.</li></ul>
	OS management of Embedded Security Device (Управление от ОС на механизма за вградена защита) (при някои модели) (разреши/забрани) – тази опция позволява на потребителя да ограничи контрола на операционната система върху механизма за вградена защита. Промяната на тази настройка изисква изключване и повторно включване на компютъра. Тази опция позволява на потребителя да ограничи контрола на ОС върху механизма за вградена защита.
	<ul style="list-style-type: none"><li>● Reset of Embedded Security Device through OS (Нулиране на механизма за вградена защита от ОС) (при някои модели) (разреши/забрани) – тази опция позволява на потребителя да ограничи способността на операционната система да заяви връщане</li></ul>

**Таблица 4 Computer Setup – Security (Настройка на компютъра – Защита) (продължение)**

	<p>към фабричните настройки на механизма за вградена защита. Промяната на тази настройка изискава изключване и повторно включване на компютъра.</p>
	<p><b>ЗАБЕЛЕЖКА:</b> За да разрешите тази опция, трябва да бъде въведена парола за настройка.</p>
	<p>Smart Card BIOS Password Support (Поддръжка на парола със смарт карта за BIOS) (при някои модели) (разреши/забрани) – позволява на потребителя да разреши/забрани смарт карта да се ползва вместо паролите за настройка и включване. Тази настройка изискава допълнителна инициализация в ProtectTools®, преди опцията да стане активна.</p>
<b>Setup Security Level</b> (Настройка на ниво на защита)	<p>Осигурява начин да се разреши на крайните потребители ограничен достъп за промяна на конкретни опции за настройка, без да е необходимо да знаят паролата за настройки.</p> <p>Тази функция предоставя на администратора по-голяма гъвкавост за защита при извършването на промени на основни опции за настройка, но също така да разрешава на потребителя да разглежда системните настройки и конфигурира второстепенните опции. Администраторът указва правата на достъп до индивидуални опции за настройка за всеки конкретен случай посредством Setup Security Level (Настройка на ниво на защита). По подразбиране всички опции за настройка са с парола (Setup Password), за което потребителят трябва да въведе правилна парола по време на POST, за да може да промени опциите. Администраторът може да зададе на отделни елементи стойност None (Няма) и така потребителят може да извърши промени на тези опции, дори когато влезе в менюто с настройките с невалидна парола. Ако е разрешена Power-On Password (Парола при включване на захранването), тогава стойността None (Няма) се заменя от тази парола.</p> <p><b>ЗАБЕЛЕЖКА:</b> Setup Browse Mode (Режим на настройка на преглед) трябва да е в положение Enable (Разрешаване), за да може потребителят да влезе в Setup, без да знае паролата за достъп.</p>

## Computer Setup – Power (Настройка на компютъра – Захранване)

 **ЗАБЕЛЕЖКА:** Поддръжката на определени опции в Computer Setup може да се различава в зависимост от хардуерната конфигурация.

**Таблица 5 Computer Setup – Power (Настройка на компютъра – Захранване)**

Опция	Описание
Управление на енергопотреблението посредством ОС	<ul style="list-style-type: none"><li>● Runtime Power Management – Enable/Disable (Динамично управление на енергопотреблението – Активиране/деактивиране). Позволява на определени операционни системи да намаляват волтажа и честотата на процесора, когато текущото софтуерно натоварване не изисква използване на пълния капацитет на процесора.</li><li>● Пестене на електроенергия при престой – разширено/нормално. Позволява на определени операционни системи да намалят консумацията на енергия от процесора, когато последният е ненатоварен.</li><li>● Инициализация на твърдия диск ACPI S3 – включването на тази функция кара BIOS да провери дали твърдите дискове са готови да приемат команди след възстановяване на работа от S3 преди връщането на управлението на операционната система.</li><li>● "Събуждане" на PS2 мишката ACPI S3 – активира или деактивира "събуждане" от S3 при активност на PS2 мишката.</li><li>● USB Wake on Device Insertion ("Събуждане при поставяне на USB устройство") (при някои модели) – позволява на системата да се "събуди" от режим на готовност при поставяне на USB устройство.</li><li>● Уникални честоти на мигане в спящо състояние – разреши/забрани. Тази функция е предназначена да осигури визуална индикация за това, в какво спящо състояние се намира системата. Всяко спящо състояние има уникална схема на мигане.<ul style="list-style-type: none"><li>○ S0 = непрекъснат зелен индикатор.</li><li>○ S3 = 3 мигания на 1Hz (50% работен цикъл), последвани от 2 секунди пауза (зелен индикатор) – повтарящи се цикли от 3 мигания и пауза.</li><li>○ S4 = 4 мигания на 1Hz (50% работен цикъл), последвани от 2 секунди пауза (зелен индикатор) – повтарящи се цикли от 4 мигания и пауза.</li><li>○ S5 = индикаторът е изключен.</li></ul></li></ul>
	<b>ЗАБЕЛЕЖКА:</b> Ако тази функция е забранена, индикаторът ще бъде изключен и при S4, и при S5. S1 (вече не се поддържа) и S3 ползват 1 мигане в секунда.
Управление на енергопотреблението на хардуера	Управлението на енергопотреблението SATA активира или деактивира управлението на захранването на SATA шина и/или SATA устройство.
Термално	Режим на вентилатора при ненатоварена система – тази графика контролира минималната разрешена скорост на вентилатора.  <b>ЗАБЕЛЕЖКА:</b> Тази настройка само променя минималната скорост на вентилатора. Вентилаторите се управляват автоматично, независимо от нея.

## Computer Setup – Advanced (Настройка на компютъра – Разширени)

 **ЗАБЕЛЕЖКА:** Поддръжката на определени опции в Computer Setup може да се различава в зависимост от хардуерната конфигурация.

**Таблица 6 Computer Setup – Advanced (Настройка на компютъра – Разширени) (за напреднали потребители)**

Опция	Заглавие от менюто
<b>Power-On Options</b> (Опции при включване на захранването)	<p>Позволяват ви да зададете:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• POST mode (Режим на POST) (QuickBoot (Бързо зареждане), Clear Memory (Изчистване на паметта), FullBoot (Пълно зареждане) или FullBoot Every x Days (Пълно зареждане на всеки x дни)).<ul style="list-style-type: none"><li>◦ QuickBoot (Бързо зареждане) = не се изчиства паметта и не се извършва тест на паметта.</li><li>◦ FullBoot (Пълно зареждане) = извършва се тест (броене) на паметта при студено зареждане. Паметта се изчиства при всички зареждания.</li><li>◦ Clear Memory (Изчистване на паметта) = не се брои паметта при студено зареждане. Паметта се изчиства при всички зареждания.</li><li>◦ FullBoot Every x Days (Пълно зареждане на всеки x дни) = паметта се брои на първото студено зареждане на или след x-тия ден. Паметта няма да се брои при следващите зареждания до първото студено зареждане или след x дни. Паметта се изчиства при всички зареждания.</li></ul></li><li>• POST съобщения (разреши/забрани).</li><li>• <b>F9</b> съобщение (скрито/показано). При разрешаването на тази функция ще се показва текстът <b>F9 = Boot Menu</b> (<b>F9</b> = Меню на първоначално зареждане на ОС) по време на POST. Ако се забрани, този текст няма да се показва. Ако въпреки това обаче натиснете клавиша <b>F9</b>, ще се отвори екранът Shortcut Boot [Order] Menu (Меню за ред на първоначално зареждане). За повече информация вижте <b>Storage &gt; Boot Order</b> Boot Order (Ред на устройствата за съхранение за първоначално зареждане на ОС).</li><li>• <b>F10</b> съобщение (скрито/показано). При разрешаването на тази функция ще се показва текстът <b>F10 = Setup</b> (<b>F10</b> = Настройки) по време на POST. Ако се забрани, този текст няма да се показва. Ако обаче натиснете клавиша <b>F10</b>, ще се отвори екранът за настройки.</li><li>• <b>F11</b> съобщение (скрито/показано). При разрешаването на тази функция ще се показва текстът <b>F11 = Recovery</b> (<b>F11</b> = Възстановяване) по време на POST. Ако функцията е скрита, този текст няма да се показва. Въпреки това при натискането на <b>F11</b> пак ще се направи опит за зареждане от дела за възстановяване на HP. Вижте „Фабрична поддръжка на зареждане за възстановяване“ за повече информация.</li><li>• <b>F12</b> съобщение (скрито/показано). При разрешаването на тази функция ще се показва текстът <b>F12 = Network</b> (<b>F10</b> = Мрежа) по време на POST. Ако се забрани, този текст няма да се показва. Ако обаче натиснете клавиша <b>F12</b>, системата ще се опита да осъществи първоначално зареждане на ОС от мрежата.</li><li>• Фабрична поддръжка на зареждане за възстановяване (разреши/забрани). Включването на тази функция ще доведе до показване на допълнително съобщение <b>F11 = Recovery</b> (<b>F11</b> = Възстановяване) по време на POST при системи с инсталвиран софтуер на HP за резервно копиране и възстановяване и конфигурирани с дял за възстановяване на твърдия диск за първоначално зареждане. Натискането на <b>F11</b> ще накара системата да зареди от дела за възстановяване и ще стартира софтуера на HP за резервно копиране и възстановяване. Съобщението <b>F11 = Recovery</b> (<b>F11</b> = Възстановяване) може да се скрие с опцията за <b>F11</b> съобщение (скрито/показано) (вижте по-горе).</li></ul>

**Таблица 6 Computer Setup – Advanced (Настройка на компютъра – Разширени) (за напреднали потребители) (продължение)**

- Съобщение за допълнителен ROM (разреши/забрани). Разрешаването на тази функция ще накара системата да покаже съобщение, преди да зареди допълнителните ROM памети. (Тази функция се поддържа само при някои модели.)
- WOL след отпадане на захранването (разреши/забрани). Разрешаването на тази опция ще накара системата да се включи за момент след отпадане на захранването, за да разреши функцията Wake On LAN (Стартиране при мрежова активност) (WOL).
- Remote wakeup boot source (remote server/local hard drive) (Отдалечен източник на "събуждане" със зареждане на ОС, отдалечен сървър/локален твърд диск).
- After Power Loss (off/on) (Състояние след възстановяване на прекъснато електрозахранване, (изкл./вкл.) състояние в момента на прекъсването): Поставяне на опцията на **on** (вкл.):
  - Изкл. – оставя компютъра изключен при възстановяване на захранването.
  - Вкл. – включва автоматично компютъра при възстановяване на захранването.
  - Вкл. – позволява ви да включите компютъра с помощта на специален ключ, ако компютърът е включен в електрически разклонител.
  - Предишно състояние – включва автоматично компютъра при възстановяване на захранването, ако е бил включен в момента на прекъсването.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Ако изключите компютъра с помощта на превключвателя на разклонителя, няма да можете да използвате функцията на готовност/заспиване или функциите за отдалечено управление.

- POST Delay (POST изчакване (без изчакване, 5, 10, 15 или 20 секунди). Ако разрешите тази функция, POST ще се забави със съответния зададен период от време. Понякога това забавяне е нужно за твърдите дискове на определени PCI платки, които се развъртят толкова бавно, че след края на POST още не са готови за зареждане на ОС. Забавянето на POST ви дава и повече време да натиснете клавиша **F10**, за да влезете в Computer Setup.
- Ограничение на CPUID максимална стойност на 3 – ограничава броя на CPUID функциите, които се обработват от микропроцесора. Активиране на функцията при зареждане на Windows NT.

<b>Execute Memory Test</b> (Изпълнение на тест на паметта) (при някои модели)	Рестартира компютъра и изпълнява POST тест на паметта.
<b>BIOS Power-On</b> (Включване на захранването чрез BIOS)	Позволява да настроите компютъра да се включи автоматично в определено време.
<b>Onboard Devices</b> (Устройства на дънната плата)	Позволява ви да настроите ресурсите или да забраните системните устройства на дънната плата (контролер за флопидисково устройство, сериен порт или паралелен порт).
<b>PCI Devices</b> (PCI устройства)	<ul style="list-style-type: none"><li>● Показва текущо инсталираните PCI устройства и техните IRQ настройки.</li><li>● Позволява да преконфигурирате IRQ настройките за тях или да ги забраните напълно. Тези настройки са без ефект при базирана на ACPI операционна система.</li></ul>
<b>PCI VGA Configuration</b> (PCI VGA конфигурация)	Показва се само ако има няколко PCI видеоплатки, инсталирани в системата. Позволява ви да укажете кой VGA контролер да бъде "стартовият" или главният VGA контролер.  <b>ЗАБЕЛЕЖКА:</b> За да виждате този запис, трябва да разрешите Integrated Video (Вградено видео) ( <b>Advanced &gt; Device Options</b> (Опции за разширени устройства)) и Save Changes and Exit (Запазване на промените и изход).

**Таблица 6 Computer Setup – Advanced (Настройка на компютъра – Разширени) (за напреднали потребители) (продължение)**

<b>Bus Options</b> (Опции на шината)	При някои модели ви позволява да разрешите или забраните:
	<ul style="list-style-type: none"><li>● PCI SERR# Generation (Генериране на PCI SERR#).</li><li>● Проследяване на палитрата на PCI VGA, което включва бита за проследяването на VGA палитрата в паметта за конфигуриране на PCI шината; нужно е само при повече от една инсталрирана графична платка.</li></ul>
<b>Device Options</b> (Опции на устройствата)	Позволяват ви да зададете:
	<ul style="list-style-type: none"><li>● Printer mode (bi-directional, EPP + ECP, output only) (Режим на принтера, двустранен, EPP и ECP, само изходен).</li><li>● <b>Num Lock</b> state at power-on (off/on). (Състояние на клавиша Num Lock при стартиране, изкл./вкл.)</li><li>● S5 Wake on LAN (enable/disable) (Стартиране при мрежова активност, разреши/забрани).<ul style="list-style-type: none"><li>○ За да забраните функцията Wake on LAN (Стартиране при мрежова активност) в изключено състояние (S5), използвайте клавишите със стрелки (наляво и надясно), за да изберете менюто <b>Advanced &gt; Device Options</b> (Разширени опции на устройствата) и поставете функцията <b>S5 Wake on LAN</b> в положение <b>Disable</b> (Забрани). По този начин енергопотреблението на компютъра в S5 състояние е най-ниско. Това не пречи на възможността на компютъра да се включи при мрежова активност от състояние на готовност/заспиване, но не и от S5 състояние от мрежата. Това не пречи на мрежовата работа, докато компютърът е включен.</li><li>○ Ако не е нужна мрежова връзка, забранете изцяло мрежовата платка с помощта на клавишите със стрелки (наляво и надясно), за да изберете менюто <b>Security</b> (Зашита) &gt; <b>Device Security</b> (Зашита на устройствата). Задайте опцията за мрежовия контролер (<b>Network Controller</b>) на <b>Device Hidden</b> (Устройството е скрито). Така операционната система не може да използва мрежовия контролер и енергопотреблението на компютъра в S5 режим се намалява.</li></ul></li><li>● Processor cache (enable/disable) (Кеш на процесора, разреши/забрани).</li><li>● Вграден видеоконтролер (разреши/забрани). Позволява ви да използвате едновременно вграден видеоконтролер и решение "PCI Up" (налично само при определени модели).</li></ul>

**ЗАБЕЛЕЖКА:** След разрешаването на Integrated Video (Вградено видео) и записването на промените, ще се появи нов елемент в менюто под **Advanced** (Разширени), с помощта на който можете да изберете основния VGA контролер.

Поставянето на видеоконтролер PCI Express автоматично забранява вградения. Когато е включен видеоконтролер PCI Express, вграденият видеоконтролер трябва да е забранен.

- Мултипроцесорна работа (разреши/забрани). Тази опция може да се ползва за забрана на мултипроцесорната поддръжка под ОС.
- Internal speaker (Вътрешен високоговорител) (при някои модели) (не се отразява на външните високоговорители)
- Monitor Tracking (enable/disable) (Проследяване на монитора, разреши/забрани). Позволява на BIOS да запише инвентарната информация на монитора.
- NIC PXE Option ROM Download (enable/disable) (Изтегляне на NIC PXE Option ROM, разреши/забрани). В BIOS има вградена ROM за мрежовия контролер, което позволява на компютъра да осъществява първоначално зареждане на ОС през мрежата към PXE сървър. Тази функция обикновено се използва при изтеглянето на фирмени копия на твърдия диск. ROM паметта за мрежовия контролер заема паметта под 1 MB, която често се нарича "DOS Compatibility Hole (DCH) space" (Пространство с DOS съвместимост). Това пространство е ограничено. Тази опция на F10 позволява на потребителите да забранят изтеглянето на допълнителната ROM памет за вградения мрежов контролер, което освобождава още DCH място за допълнителни PCI платки, на които може да е

**Таблица 6 Computer Setup – Advanced (Настройка на компютъра – Разширени) (за напреднали потребители) (продължение)**

	<p>нужно още място за допълнителна ROM памет. По подразбиране допълнителната ROM памет за мрежовия контролер е разрешена.</p>
Management Devices (Устройства за управление)	<p>Менюто Management Devices (Устройства за управление) ще се покаже в менюто Advanced (Разширени) само когато BIOS разпознае повече от една възможности за управление.</p> <p>Тази опция е за инсталирани мрежови карти, които поддържат ASF или DASH. Ползвайте менюто Management Devices (Устройства за управление), за да изберете дали операциите за управление на BIOS ще се извършват през вграденото решение, или през някоя от инсталтирани мрежови карти.</p>
Management Operations (Операции за управление)	<p>Позволяват ви да зададете:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• MEBx Setup Prompt (MEBx съобщение) (разреши/забрани). При разрешаването на тази функция ще се показва текстът <b>CTRL+P</b> по време на POST. Ако се забрани, този текст няма да се показва. Въпреки това натискането на <b>Ctrl+P</b> пак ще отвори помощната програма, която се ползва за конфигуриране на настройките за управляемост.</li><p>Функцията <b>CTRL+P</b> включва менюто за конфигуриране на MEBx. Ако паролата за настройки е конфигурирана, от потребителя ще се изиска да я въведе правилно, преди да може да влезе в конфигурацията на MEBx. Ако паролата се въведе неправилно три пъти, конфигурацията на MEBx няма да се включи.</p><li>• Remote Help Prompt (Текст за външна помощ) (разреши/забрани). При разрешаването на тази функция ще се показва текстът <b>CTRL+ALT+F1</b> по време на POST. Ако се забрани, този текст няма да се показва. Натискането на <b>Ctrl+Alt+F1</b> обаче пак ще отвори помощната програма за връзка с външния сървър или услуги за помощ.</li><li>• Remote Help Lockout (Блокиране на външна помощ) (разреши/забрани). Позволява на потребителя/администратора да блокира достъпа до външната помощ. Ако е разрешено, клавишната комбинация <b>Ctrl+Alt+F1</b> няма да се приема от BIOS.</li><li>• Remote Help Connection Timeout (Срок за чакане на връзката с външна помощ) (5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 120, 180, 240 секунди). Позволява на потребителя/администратора да зададе максимален период за изчакване да се установи контакт за външна помощ от външен сървър.</li><li>• SOL echo на символите (разреши/забрани). Някои дистанционно свързани конзоли отпечатват въведените дистанционно символи, което може да накара символите да излизат два пъти (веднъж при въвеждането им дистанционно и веднъж при тяхното echo от видеоконтролера на локалния клиент). Тази опция позволява на администратора да накара терминалния емулятор SOL да потиска дистанционно въведените символи на локалния видеодисплей.</li><li>• Режим на SOL емуляция на терминал (разреши/забрани). Избира между SOL емуляция на терминал VT100 и ANSI. Режимът на SOL емуляция на терминал се активира само при дистанционни пренасочващи операции на AMT. Опциите за емуляция позволяват на администраторите да избират режима, който работи най-добре с тяхната конзола.</li><li>• SOL Keyboard (SOL клавиатура) (разреши/забрани). Разрешава или забранява клавиатурата на клиента в SOL сесии. При някои дистанционни решения локалният клиент може да зарежда дистанционно копие, осигурено от администратор. Тази опция определя дали BIOS ще разрешава или забранява локалната клавиатура за евентуално взаимодействие с клиента. Ако локалната клавиатура е забранена, само дистанционният източник може да въвежда от клавиатурата.</li></ul>

## Възстановяване на конфигурационните настройки

Този метод на възстановяване изисква първо да сте изпълнили командалата **Save to Removable Media** (Запиши на сменяем носител) в помощната програма Computer Setup (F10), преди да настъпи потребност от възстановяване **Restore**. (Вижте [Save to Removable Media \(Запиши на сменяем носител\) на страница 4](#) в таблицата на Computer Setup – File (Настройка на компютъра – Файл).)

 **ЗАБЕЛЕЖКА:** Препоръчва се да запишете променените конфигурационни настройки на дискета, USB флаш устройство или устройство, подобно на флопидисково устройство (устройство за съхранение, настроено да емулира флопидисково устройство) и да запазите дискетата или устройството за бъдеща употреба.

За да възстановите настройките, поставете дискетата, USB флаш паметта или друго подобно със записаната конфигурация и изпълнете командата **Restore from Removable Media** (Възстанови от сменяем носител) в помощната програма Computer Setup (F10). (Вижте [Restore from Removable Media \(Възстановяване от сменяем носител\) на страница 4](#) в таблицата на Computer Setup – File (Настройка на компютъра – Файл).)