



DESIGNJET T790/T1300 ePrinter Serisi

Tanıtıcı Bilgiler

Bu nedir?

Yazıcınız, büyük ve yüksek kaliteli görüntüleri yazdırmak için tasarlanan renkli mürekkep püskürtmeli bir yazıcıdır.

Bu tanıtım belgesinde yasal bildirimler ve güvenlik talimatları yer alır, ön panel kullanımı açıklanır, Web Hizmetleri tanıtılır ve karşılaşılabileceğiniz hata mesajları listelenir.

Kullanıcı kılavuzu nerede bulunur?

Yazıcınıza yönelik eksiksiz bir kılavuz olan *Yazıcınızı kullanma*, yazıcınızla birlikte gelen DVD'de mevcuttur.

Daha fazla bilgiyi HP'nin destek Web sitesinden edinebilirsiniz:

<http://www.hp.com/go/T790/knowledgecenter> or
<http://www.hp.com/go/T1300/knowledgecenter>.

Yasal bildirimler

© Telif Hakkı 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetleri için yalnızca söz konusu ürün ve hizmetlere eşlik eden açık garanti belgelerinde belirtilen garantiler geçerlidir. Burada kullanılan hiçbir ifade ek garanti olarak yorumlanamaz. HP, bu belgede yer alan teknik hata veya redaksiyon hatası ve eksikliklerinden sorumlu tutulamaz.

Ürününüz için geçerli olan açıkça sağlanmış HP Sınırlı Garantis'i ni bilgisayarınızın başlat menüsünde ve/veya kutudan çıkan CD/DVD'de bulabilirsiniz. Bazı ülkelerde/bölgelerde, HP Sınırlı Garantis'i nin basılı bir kopyası kutuda bulunur. Bu garanti metninin basılmış olarak sağlanmadığı ülkelerde/bölgelerde, <http://www.hp.com/go/orderdocuments> adresinden metnin basılmış bir kopyasını isteyebilir veya bu konuyla ilgili olarak aşağıdaki adrese yazılı başvuruda bulunabilirsiniz:

Kuzey Amerika: Hewlett Packard, MS POD, 11311 Chinden Blvd, Boise, ID 83714, ABD.

Avrupa, Orta Doğu, Afrika: Hewlett-Packard, POD, Via G. Di Vittorio 9, 20063 Cernusco s/Naviglio (MI), İtalya.

Asya, Pasifik: Hewlett-Packard, POD, P.O. Box 200, Alexandra Post Office, Singapur 911507.

Lütfen ürününüzün numarasını, garanti süresini (seri numarası etiketinde bulunur), adınızı ve posta adresinizi yazın.

Güvenlik önlemleri

Aşağıdaki önlemler, yazıcının doğru şekilde kullanılmasını sağlar ve yazıcının zarar görmesini önler. Bu önlemleri her zaman uygulayın.

- Etiketle belirtilen güç kaynağı voltajını kullanın. Yazıcının elektrik prizini birden çok aygıtla aşırı yüklemekten kaçının.
- Yazıcının iyi bir şekilde topraklandığından emin olun. Yazıcının hatalı topraklanması elektrik çarpmasına, yangına ve elektromanyetik etkileşimlere karşı duyarlılığa neden olabilir.
- Yazıcıyı kendi başınıza parçalara ayırmayın veya tamir etmeyin. Servis için yerel HP Servis Temsilcinize başvurun, bkz. *Yazıcınızı kullanma*.
- Sadece HP'nin yazıcıyla birlikte verdiği elektrik kablосunu kullanın. Elektrik kablосuna hasar vermeyin, kesmeyin veya onarmaya çalışmayın. Hasarlı bir güç kablосu yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir. Hasarlı elektrik kablосunu HP onaylı bir elektrik kablосuyla değiştirin.
- Metal veya sıvıların yazıcının iç kısımlarına (HP Temizleme Kitinde kullanılanlar dışında) temas etmesine izin vermeyin. Bu durum, yangına, elektrik çarpmasına veya diğer ciddi tehlikelere neden olabilir.
- Aşağıdaki durumlarda yazıcıyı kapatın ve elektrik kablосunu elektrik prizinden çekin:
 - Ellerinizi yazıcının içine sokarken
 - Yazıcıdan duman veya olağandışı kokular gelmeye başlarsa
 - Yazıcı normal işlemi sırasında duyulmayan olağandışı bir ses çıkarmaya başlarsa
 - Yazıcının iç kısmıyla metal parçası veya sıvı (olağan temizleme ve bakım dışında) teması olduğunda
 - Gök gürültülü fırtına sırasında
 - Elektrik kesintisi olduğunda

Ön panel



Ön panel ekranında dinamik bilgiler ve simgeler görüntüleyen büyük bir merkezi alan vardır. Sağ ve sol taraflarda farklı zamanlarda altı sabit simge görürsünüz. Normalde bunlar aynı anda görüntülenmez.

Sağ ve soldaki sabit simgeler

	Giriş ekranına geri döner.		Geçerli ekranla ilgili yardımı görüntüler.
	Önceki öğeye gider.		Sonraki öğeye gider.
	Değişikliklerle birlikte önceki ekrana geri döner.		Geçerli işlemi iptal eder.

Giriş ekranı dinamik simgeleri

	yazıcı durumu ile ilgili bilgileri görüntüler, yazıcı ayarlarını değiştirir veya kağıt yükleme ya da mürekkep sarf malzemelerini değiştirme gibi eylemleri başlatır. Düğmenin yanında yazıcı durumunu veya bir uyarıyı gösteren mesaj yer alır. Geçerli tüm uyarıların listesini görmek için bu mesaja basın.		PostScript veya PDF işinin yazdırılmakta olduğunu gösterir. Bu düğmeye basılmasının bir etkisi yoktur.
	USB flash sürücüdeki dosyayı yazdırır.		Bilgisayardaki dosyayı yazdırır.
	HP Designjet ePrint & Share dosyasını yazdırır.		USB flash sürücülerle ilgili bilgileri görüntüler. Bu simge yalnızca bir veya daha fazla USB flash sürücü takıldığında görünür.
	Yazdırma kuyruğunu görüntüler ve yönetir (yalnızca T1300 series için). Bekleyen işler varsa daha küçük bir uyarı simgesi görünür.		Mevcut uygulamalara erişir. Uygulamalar hakkında daha fazla bilgi için <i>Yazıcınızı kullanma</i> kılavuzuna bakın.

Yazıcı belirli bir süre kullanılmadan kalırsa, uyku moduna geçer ve ön panel ekranı kapanır. Yazıcının uyku moduna

geçmeden önce bekleyeceği süreyi değiştirmek için , sonra , **Setup (Ayarlar) > Front panel options (Ön panel seçenekleri) > Sleep mode wait time (Uyku modu bekleme süresi)** seçeneğini belirleyin. 30 - 240 saniye arasında bir süre belirtebilirsiniz.

Yazıcıya dışarıdan herhangi bir şekilde müdahale edildiğinde, uyku modundan çıkılır ve ön panel açılır.



Web Hizmetleri

Eprinter ürününüz Web'e bağlanarak çeşitli avantajlar sağlayabilir.

Otomatik ürün yazılımı güncelleştirmeleri Yazıcıyı kolay bir şekilde güncel tutmanızı sağlar.	E-posta yoluyla yazdırma (HP ePrint) E-posta ile gönderebiliyorsanız, yazdırabilirsiniz. Bunun için e-postaya bir PDF veya yazdırılmaya hazır başka bir dosya ekleyerek yazıcınıza atanan adrese göndermeniz yeterlidir.	Çevrimiçi yazdırma geçişi aracılığıyla ePrint & Share Her baskının çevrimiçi kopyasını güvenli bir şekilde kaydetmenizi ve istediğiniz yerden Web veya akıllı telefon aracılığıyla özel HP Designjet ePrint & Share hesabınızı kullanarak yeniden yazdırmanızı sağlar.
Uzaktan yazdırma ePrint & Share Örneğin evden ofise veya cep telefonundan ya da dizüstü bilgisayardan.	Bilgisayarsız yazdırma ePrint & Share aracılığıyla Ön paneli veya mobil aygıtınızı kullanarak HP Designjet ePrint & Share hesabınıza erişerek işlerinizi yazdırabilirsiniz.	

Setup (Ayarlar)

Ürününüzün Web Hizmetleri kurulumunu yapmak için, bu adımları uygulayın:

- 1 Yazıcınızın Internet'e doğru şekilde bağlandığından emin olun.
- 2 Bağlantı Sihirbazı'nı çalıştırın: ön panelde,  düğmesine, ardından  düğmesine ve daha sonra **Bağlantı > Bağlantı sihirbazı** düğmesine basın. Bağlantı Sihirbazı menüde yer almıyorsa, lütfen ürün yazılımınızı güncelledikten sonra yeniden deneyin. Sihirbaz yeni ürün yazılımı indirdiği takdirde, yazıcının yeniden başlatılması gerekir. Sihirbaz tarafından yazıcı kodunuz ve e-posta adresiniz görüntülediğinde not almanız önerilir.
- 3 Yazıcı yazılımını (deneyiminizi geliştirecek sürücüler ve diğer yazılımlar) HP Başlatma Kiti DVD'sinden veya Web'den bilgisayarınıza yükleyin. Belgelere ve destek bilgilerine DVD veya Web üzerinden de ulaşabilirsiniz.
- 4 İstediğinde veya daha sonra <http://www.hp.com/go/eprintandshare> adresinden bir HP Designjet ePrint & Share hesabı oluşturun. HP Designjet ePrint & Share, tüm baskı işlerinize ait kopyaları buluta kaydederek, hemen her yerden, hatta akıllı telefon ve tablet bilgisayarlardan bile yeniden yazdırmanıza ve paylaşmanıza olanak sağlar.
- 5 E-posta yoluyla gönderilen etkinleştirme bağlantısını tıklatarak hesabınızı etkinleştirin. Mesajı görmediğiniz takdirde, gereksiz e-posta klasörünüzü kontrol etmeyi unutmayın.
- 6 Bu işteğe bağlı bir adımdır: Yazıcı yöneticisi iseniz, HP ePrint Center (<http://www.hp.com/go/eprintcenter>) web sitesinde oturum açarak yazıcınızın e-posta adresini özelleştirin veya uzaktan yazdırma ile ilgili eprinter güvenliğini yönetin.

Tebrikler, Web Hizmetleri kurulumunu tamamladınız. HP ePrint ve HP Designjet ePrint & Share kullanıma hazır.

HP ePrint Center ve HP Designjet ePrint & Share ile ilgili en yeni bilgiler, destek ve kullanım şartları için ilgili web sitelerine (<http://www.hp.com/go/eprintcenter> ve <http://www.hp.com/go/eprintandshare>) bakın.

Ön panel hata iletileri

Burada olmayan bir hata ileti görüyorsanız ve ne yapılması gerektiğinden emin olamıyorsanız ya da önerilen eylem sorunu çözecek gibi görünmüyorsa, HP Destek'e başvurun.

Mesaj veya kod	Öneri
[Renk] kartuş değiştirildi	Kartuşu kontrol edin.
[Renk] kartuşun son kullanım tarihi geçti	Kartuşu değiştirin.
[Renk] kartuşun mürekkebi az	Aynı renkten yedek kartuşunuz olmalıdır.
[Color] kartuş yok	Doğru renkte bir kartuş takın.
[Color] kartuşun mürekkebi bitti	Kartuşu değiştirin.
[Renk] kartuşun mürekkebi çok az	Aynı renkten yedek kartuşunuz olmalıdır.
[Color] printhead #[n] error: ([Renk] [n] numaralı yazıcı kafası hatası:) not present (yok)	Doğru yazıcı kafasını takın.
[Color] printhead #[n] error: ([Renk] [n] numaralı yazıcı kafası hatası:) please remove (lütfen çıkarın)	Yanlış yazıcı kafasını çıkarın ve doğru tipte (renk ve numara) yeni bir yazıcı kafası takın.
[Color] printhead #[n] error: ([Renk] [n] numaralı yazıcı kafası hatası:) değiştirme	Çalışmayan yazıcı kafasını çıkarın ve doğru tipte (renk ve numara) yeni bir yazıcı kafası takın.
[Color] printhead #[n] error: ([Renk] [n] numaralı yazıcı kafası hatası:) reset (yeniden yerleştirin)	Yazıcı kafasını çıkarıp aynı yazıcı kafasını tekrar takın veya elektrik bağlantılarını temizleyin. Gerekirse yeni bir yazıcı kafası takın.
Cutter replacement advised (Kesicinin değiştirilmesi öneriliyor)	Kesiciyi değiştirmek için HP Desteğini arayın.
Job queue notification (İş kuyruğu bildirimi)	İşi iptal edin, devam ettirin veya silin.
Maintenance #1 advised (1 no'lu bakım öneriliyor)	HP Destek'e başvurun.
Maintenance #2 advised (2 no'lu bakım öneriliyor)	HP Destek'e başvurun.
Kağıt yanlış yüklendi: kağıdı çıkarın	Kağıdı çıkarıp tekrar yüklemeyi deneyin.
Kağıt yönü yanlış: kağıdı çıkarın	Kağıdı çıkarıp tekrar yüklemeyi deneyin.
Kağıt yolu hatası: yanlış yüklenmiş	Kağıdı çıkarıp tekrar yüklemeyi deneyin.
Kağıt yolu hatası: yanlış hizalama	Kağıdı çıkarıp tekrar yüklemeyi deneyin.
Yazıcı kafası değiştirme işlemi tamamlanmadı. Yeniden başlatın.	Yazıcı kafası değiştirme işlemi yeniden başlatın.
Yazıcı kafalarının ayrı ayrı test edilmesi gerekir. Değiştirin.	Resim Tanılama Baskısı'nı kullanarak yazıcı kafalarını test edin ve düzgün çalışmayanları değiştirin.

Mesaj veya kod	Öneri
Replace [color] cartridge ([Renk] kartuşunu değiştir)	Kartuşu değiştirin.
Reseat [color] cartridge ([Renk] kartuşunu tekrar yerleştir)	Aynı kartuşu çıkarıp yeniden takın.
01.0, 01.1, 01.2	Yazıcıyı yeniden başlatın.
08:04	Yazıcıyı yeniden başlatın. Sorun devam ederse, yazıcınızın ürün bilgilerinizi güncelleştirin.
08:08	Yapmaya çalıştığınız işlemi tekrarlayın. Başarısız olursa, yazıcıyı yeniden başlatın. Sorun devam ederse, yazıcınızın ürün bilgilerinizi güncelleştirin.
21, 21.1, 22.0, 22.1, 22.2, 22.3, 24	Yazıcıyı yeniden başlatın.
61:01	Dosya biçimi yanlış, yazıcı işi işleyemiyor. Yazıcınızın grafik dil ayarını kontrol edin. USB bağlantısıyla Mac OS üzerinden PostScript gönderiyorsanız, hem sürücü hem de uygulamada ASCII kodlamayı seçin. En son ürün bilgileri ve sürücü sürümlerini kontrol edin.
62, 63, 64, 65, 67	Yazıcınızın ürün bilgilerinizi güncelleyin.
63:01	Yazıcı IP adresi alamadı. Başka bir ağa bağlanın veya IPv4 yapılandırmasını değiştirin.
71.04	Bellek yetersiz. Bunu önlemek için, HP-GL/2 ve HP RTL sürücüsünde, Advanced (Gelişmiş) sekmesini ve Send job as a bitmap (İşi bitişlem olarak gönder) seçeneğini belirleyin.
74:04	Ürün bilgisi yükseltme işlemi başarısız oldu. OK (Tamam) düğmesine basıp tekrar deneyin.
74.1	Ürün yazılımını tekrar güncelleştirmeyi deneyin. Güncelleştirme devam ederken bilgisayarınızı kullanmaya çalışmayın.
74.8:04	Ürün bilgisi yükseltme işlemi başarısız oldu. Ürün yazılımı dosyanız yanlış olabilir; yeniden indirmeyi deneyin.
79:03	Yazıcıyı yeniden başlatın.
79:04	Yazıcınızın ürün bilgilerinizi güncelleyin.
81:01, 86:01	Lütfen ön paneldeki yönergeleri izleyin. HP Destek'le iletişim kurmadan önce bir test yordamı çalıştırmanız ve sayısal bir kodu not etmeniz istenebilir.
94, 94.1	Renk ayarını tekrar başlatın.