



Informação Básica

HP Notebook

© Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Bluetooth é uma marca comercial detida pelo respectivo proprietário e utilizada pela Hewlett-Packard Company sob licença. Microsoft e Windows são marcas registadas da Microsoft Corporation nos E.U.A. O logótipo SD é marca comercial do seu proprietário.

As informações contidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As únicas garantias que cobrem os produtos e serviços da HP são estabelecidas exclusivamente na documentação de garantia que os acompanha. Neste documento, nenhuma declaração deverá ser interpretada como a constituição de garantia adicional. A HP não se responsabiliza por erros técnicos e editoriais ou omissões neste documento.

Primeira edição: Abril de 2012

Número de publicação do documento:
677158-131

Aviso do produto

Este manual descreve as funcionalidades comuns à maioria dos modelos. É possível que algumas funções não estejam disponíveis no seu computador.


Para obter a informação mais recente neste manual, contacte o suporte técnico. Para assistência nos E.U.A., consulte <http://www.hp.com/go/contactHP>. Para assistência a nível mundial, consulte http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html.

Termos de software

Ao instalar, copiar, transferir, ou utilizar qualquer outro produto de software pré-instalado neste computador, concorda em ficar sujeito aos termos do Contrato de Licença de Utilizador Final (EULA) da HP. Se não aceitar estes termos de licença, a única solução é devolver o produto integral sem ter sido utilizado (hardware e software) dentro de 14 dias, para ser reembolsado de acordo com a política de reembolso do local de compra.

Contacte o ponto de venda local (o vendedor) para obter mais informações ou solicitar um reembolso completo do computador.

Aviso de segurança

 **AVISO!** Para reduzir a possibilidade de lesões relacionadas com o calor ou o sobreaquecimento do computador, não coloque o computador directamente sobre o seu colo ou obstrua as aberturas de ventilação do ar do computador. Utilize o computador apenas em superfícies planas e rígidas. Não permita que outra superfície rígida, como uma impressora opcional adjacente, ou uma superfície flexível, como travesseiros, tapetes ou roupas, bloqueiem a circulação de ar. Para além disso, não permita que o transformador entre em contacto com a pele ou uma superfície suave, tais como travesseiros, tapetes ou roupas durante o funcionamento. O computador e o transformador estão em conformidade com os limites de temperatura das superfícies expostas ao utilizador definidos pelo International Standard for Safety of Information Technology Equipment (IEC 60950).

Índice

| | |
|--|-----------|
| 1 Bem-vindo | 1 |
| Localizar informações | 2 |
| 2 Conhecer o seu computador | 4 |
| Parte superior | 4 |
| TouchPad | 4 |
| Luzes | 6 |
| Botões e leitor de impressões digitais (somente em alguns modelos) | 7 |
| Teclas | 9 |
| Parte frontal | 10 |
| Direita | 12 |
| Esquerda | 15 |
| Parte posterior | 16 |
| Ecrã | 17 |
| Parte inferior | 20 |
| 3 Rede | 22 |
| Utilizar um fornecedor de serviços de Internet (ISP) | 23 |
| Ligar a uma rede sem fios | 23 |
| Ligar a uma WLAN existente | 24 |
| Configurar uma rede WLAN nova | 24 |
| Configurar um router sem fios | 25 |
| Proteger a sua WLAN | 25 |
| 4 Teclado e dispositivos apontadores | 26 |
| Utilizar o teclado | 26 |
| Identificar as teclas de atalho | 26 |
| Utilização do teclado numérico | 28 |
| Utilizar o teclado numérico incorporado | 28 |
| Ligar e desligar o teclado numérico incorporado | 28 |
| Mudar as funções das teclas do teclado numérico incorporado | 29 |

| | |
|--|-----------|
| Utilizar um teclado numérico externo opcional | 29 |
| Utilizar dispositivos apontadores | 30 |
| Definir preferências do dispositivo apontador | 30 |
| Utilizar o ponteiro indicador | 30 |
| Utilizar o TouchPad | 30 |
| Ligar e desligar o TouchPad | 31 |
| Navegar | 31 |
| Seleccionar | 31 |
| Utilizar gestos do TouchPad | 32 |
| Deslocamento | 33 |
| Beliscar/Zoom | 33 |
| 5 Manutenção | 34 |
| Introduzir ou remover a bateria | 34 |
| Remover ou substituir a tampa de manutenção | 35 |
| Remover a tampa de manutenção | 35 |
| Substituir a tampa de manutenção | 36 |
| Substituir ou actualizar a unidade de disco rígido | 37 |
| Remover a unidade de disco rígido | 37 |
| Instalar uma unidade de disco rígido | 39 |
| Actualizar programas e controladores | 41 |
| Limpeza do computador | 42 |
| Produtos de limpeza | 42 |
| Procedimentos de limpeza | 42 |
| Limpar o ecrã | 42 |
| Limpar as partes laterais e a tampa | 42 |
| Limpar o Painel Táctil e o teclado | 43 |
| 6 Cópia de segurança e recuperação | 44 |
| Criar suportes de recuperação com o HP Recovery Disc Creator | 45 |
| Criar suportes de recuperação | 45 |
| Fazer cópias de segurança das suas informações | 45 |
| Realizar uma recuperação do sistema | 46 |
| Utilizar as ferramentas de recuperação do Windows | 46 |
| Utilizar as ferramentas de recuperação f11 | 47 |
| Utilizar um DVD do sistema operativo Windows 7 (adquirido separadamente) | 48 |
| 7 Suporte técnico | 49 |
| Contacte o suporte técnico | 49 |
| Etiquetas | 50 |

| | |
|-------------------------------|-----------|
| 8 Especificações | 52 |
| Potência de entrada | 52 |
| Ambiente operativo | 53 |
| Índice Remissivo | 54 |

1 Bem-vindo

Depois de configurar e registar o computador, é importante executar os seguintes passos:

- **Ligar à Internet**—Configure a sua rede com ou sem fios para poder aceder à Internet. Para obter mais informações, consulte [Rede na página 22](#).
- **Actualizar o software antivírus**—Proteja o seu computador de danos causados pelos vírus. O software é pré-instalado no computador e inclui uma subscrição limitada para actualizações gratuitas. Para obter mais informações, consulte o *Guia de Referência do Portátil HP*. Para obter instruções sobre como aceder a este manual, consulte [Localizar informações na página 2](#).
- **Conhecer o seu computador**—Conheça as funcionalidades do seu computador. Consulte [Conhecer o seu computador na página 4](#) e [Teclado e dispositivos apontadores na página 26](#) para obter informações adicionais.
- **Localizar o software instalado**—Aceda a uma lista do software pré-instalado no computador. Seleccione **Iniciar > Todos os programas**. Para obter informações detalhadas sobre a utilização do software fornecido com o computador, consulte as instruções do fabricante do software, que podem ser fornecidas com o software ou no Web site do fabricante.

Localizar informações

O computador incorpora vários recursos para o auxiliar na realização de várias tarefas.


| Recursos | Para informações sobre |
|--|--|
| <p>Póster de <i>Instruções de Configuração</i></p> | <ul style="list-style-type: none">• Como configurar o computador• Ajuda para identificar os componentes do computador |
| <p><i>Guia de Referência do Portátil HP</i></p> <p>Para aceder a este manual no seu computador:</p> <p>Selecione Iniciar > Ajuda e Suporte > Manuais do Utilizador.</p> | <ul style="list-style-type: none">• Funcionalidades de gestão de energia• Como maximizar a vida útil da bateria• Como utilizar as funcionalidades multimédia do computador• Como proteger o computador• Como cuidar do computador• Como actualizar o software• Como instalar determinados componentes• Como criar uma rede sem fios e/ou com fios |
| <p>Ajuda e Suporte</p> <p>Para aceder à Ajuda e Suporte, selecione Iniciar > Ajuda e Suporte.</p> <p>NOTA: Para assistência nos E.U.A., consulte http://www.hp.com/go/contactHP. Para assistência a nível mundial, consulte http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html.</p> | <ul style="list-style-type: none">• Informação do sistema operativo• Software, controlador e actualizações do BIOS• Ferramentas de resolução de problemas• Como aceder ao suporte técnico |
| <p><i>Avisos de Regulamentação, Segurança e Ambiente</i></p> <p>Para aceder a este manual:</p> <p>Selecione Iniciar > Ajuda e Suporte > Manuais do Utilizador.</p> | <ul style="list-style-type: none">• Informações de regulamentação e segurança• Informações sobre a eliminação da bateria |
| <p><i>Manual de Segurança e Conforto</i></p> <p>Para aceder a este manual:</p> <p>Selecione Iniciar > Ajuda e Suporte > Manuais do Utilizador.</p> <p>– ou –</p> <p>Visite http://www.hp.com/ergo.</p> | <ul style="list-style-type: none">• Configuração de uma estação de trabalho, postura, saúde e hábitos de trabalho adequados• Informações de segurança sobre electricidade e mecânica |
| <p>Folheto <i>Worldwide Telephone Numbers</i> (Números de Telefone Mundiais)</p> <p>Este folheto é fornecido com o seu computador.</p> | <p>Números de telefone de suporte HP</p> |
| <p>Web site HP</p> <p>Para assistência nos E.U.A., consulte http://www.hp.com/go/contactHP. Para assistência a nível mundial, consulte http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html.</p> | <ul style="list-style-type: none">• Informações de suporte• Encomendar peças e encontrar ajuda adicional• Acessórios disponíveis para o dispositivo |


| Recursos | Para informações sobre |
|---|------------------------------|
| <i>Garantia limitada*</i> | Informações sobre a garantia |
| Para aceder à garantia: | |
| Selecione Iniciar > Ajuda e Suporte > Manuais do Utilizador > Ver informação de garantia. | |
| – ou – | |
| Visite http://www.hp.com/go/orderdocuments . | |
| *Pode encontrar a Garantia Limitada HP expressa aplicável ao seu produto nos manuais do utilizador no seu computador e/ ou no CD/DVD incluído na caixa. Em alguns países/regiões, a HP pode fornecer uma Garantia Limitada HP impressa na caixa. Nos países/regiões onde a garantia não é fornecida no formato impresso, poderá solicitar uma cópia impressa em http://www.hp.com/go/orderdocuments ou escrever para: | |
| <ul style="list-style-type: none">● América do Norte: Hewlett-Packard, MS POD, 11311 Chinden Blvd., Boise, ID 83714, EUA● Europa, Médio Oriente, África: Hewlett-Packard, POD, Via G. Di Vittorio, 9, 20063, Cernusco s/Naviglio (MI), Itália● Ásia-Pacífico: Hewlett-Packard, POD, P.O. Box 200, Alexandra Post Office, Singapura 9115077 | |
| Quando solicitar uma cópia impressa da garantia, inclua o número do seu produto, o período de garantia (indicado na etiqueta de manutenção), nome e endereço. | |
| IMPORTANTE: NÃO devolva o seu produto HP para o endereço apresentado em cima. Para assistência nos E.U.A., consulte http://www.hp.com/go/contactHP . Para assistência a nível mundial, consulte http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html . | |

2 Conhecer o seu computador

Parte superior

TouchPad


 **NOTA:** O computador pode ser ligeiramente diferente das imagens apresentadas nesta secção.







| Componente | | Descrição |
|------------|--|---|
| (1) | Ponteiro indicador (somente em alguns modelos) | Move o ponteiro e selecciona ou activa itens no ecrã. |
| (2) | Botão esquerdo do ponteiro indicador (somente em alguns modelos) | Funciona como o botão esquerdo de um rato externo. |
| (3) | Botão para ligar/desligar o Painel Táctil | Liga e desliga o Painel Táctil. |
| (4) | Zona do Painel Táctil | Move o ponteiro e selecciona ou activa itens no ecrã. |

| Componente | | Descrição |
|-------------------|---|--|
| (5) | Botão esquerdo do Painel Táctil | Funciona como o botão esquerdo de um rato externo. |
| (6) | Botão direito do ponteiro indicador (somente em alguns modelos) | Funciona como o botão direito de um rato externo. |
| (7) | Botão direito do Painel Táctil | Funciona como o botão direito de um rato externo. |


Luzes

 **NOTA:** O computador pode ser ligeiramente diferente das imagens apresentadas nesta secção.







| Componente | Descrição |
|---|---|
| (1) Luz do Painel Táctil | <ul style="list-style-type: none">Amarela: o Painel Táctil está desligado.Apagada: o Painel Táctil está ligado. |
| (2) Luz do Caps Lock | <ul style="list-style-type: none">Acesa: a função Caps Lock está activada.Apagada: a função Caps Lock está desactivada. |
| (3)  Luz de energia | <ul style="list-style-type: none">Acesa: o computador está ligado.Intermitente: o computador está no modo de Suspensão.Apagada: o computador está desligado ou em Hibernação. |
| (4)  Luz da comunicação sem fios | <ul style="list-style-type: none">Branca: um dispositivo integrado sem fios, como, por exemplo, um dispositivo de rede local sem fios (WLAN) e/ou um dispositivo Bluetooth®, está ligado.Amarela: todos os dispositivos sem fios estão desligados. |
| (5)  Luz do Web browser | <ul style="list-style-type: none">Acesa: o computador está ligado.Apagada: o computador está desligado ou em Hibernação. |
| (6)  Luz do botão silenciador | <ul style="list-style-type: none">Amarela: o som do computador está desligado.Apagada: o som do computador está ligado. |
| (7) Luz do Num Lock | Acesa: a função Num Lock está activada. |

Botões e leitor de impressões digitais (somente em alguns modelos)


 **NOTA:** O computador pode ser ligeiramente diferente das imagens apresentadas nesta secção.






| Componente | Descrição |
|---|---|
| (1) | Botão para ligar/desligar o Painel Táctil |
| (2)  | Botão de energia <ul style="list-style-type: none">Quando o computador está desligado, prima o botão para o ligar.Quando o computador está ligado, prima brevemente o botão para iniciar o modo de Suspensão.Quando o computador está em modo de Suspensão, prima rapidamente o botão para sair desse modo.Quando o computador está em modo de Hibernação, prima rapidamente o botão para sair desse modo. <p>Se o computador deixar de responder e os procedimentos de encerramento do Microsoft® Windows® não forem eficazes, prima sem soltar o botão de alimentação durante, pelo menos, 5 segundos para desligar o computador.</p> <p>Para saber mais sobre as definições de alimentação:</p> <ul style="list-style-type: none">Selecione Iniciar > Painel de controlo > Sistema e Segurança > Opções de Energia.Para obter mais informações, consulte o <i>Guia de Referência do Portátil HP</i>. |
| (3)  | Botão da comunicação sem fios |
| (4)  | Botão do Web browser |

| Componente | Descrição |
|---|--|
| (5)  Botão de silenciar o volume | Silencia e restaura o som dos altifalantes. |
| (6) Leitor de impressões digitais (somente em alguns modelos) | Permite o início de sessão no Windows através da impressão digital, em vez da palavra-passe. |


Teclas


 **NOTA:** O computador pode ser ligeiramente diferente das imagens apresentadas nesta secção.






| Componente | Descrição |
|---|---|
| (1) Tecla <i>esc</i> | Apresenta informações do sistema quando premida em combinação com a tecla <i>fn</i> . |
| (2) Teclas de função | Executam funções do sistema utilizadas com frequência quando premidas em combinação com a tecla <i>fn</i> . Para obter mais informações, consulte Teclado e dispositivos apontadores na página 26 . |
| (3) Tecla <i>fn</i> | Executa funções do sistema utilizadas com frequência quando premida em combinação com uma tecla de função, a tecla <i>num lk</i> , a tecla <i>esc</i> ou outras teclas. Para obter mais informações, consulte Teclado e dispositivos apontadores na página 26 . |
| (4)  Tecla com o logótipo do Windows | Apresenta o menu Iniciar do Windows. |
| (5)  Tecla de aplicações do Windows | Apresenta um menu de atalho dos itens sob o cursor. |
| (6) Teclado numérico incorporado | Quando o teclado numérico estiver ligado, pode ser utilizado como um teclado numérico externo. Cada tecla do teclado numérico executa a função indicada pelo ícone no canto superior direito da tecla. |
| (7) Tecla <i>num lk</i> | Liga e desliga o teclado numérico incorporado quando premido em combinação com a tecla <i>fn</i> . |

Parte frontal


 **NOTA:** O computador pode ser ligeiramente diferente das imagens apresentadas nesta secção.









| Componente | | Descrição |
|------------|---|---|
| (1) | | Fecho de libertação do ecrã Abre o computador. |
| (2) |  | Luz da comunicação sem fios <ul style="list-style-type: none">Branca: um dispositivo integrado sem fios, como, por exemplo, um dispositivo de rede local sem fios (WLAN) e/ou um dispositivo Bluetooth®, está ligado.Amarela: todos os dispositivos sem fios estão desligados. |
| (3) |  | Luz de energia <ul style="list-style-type: none">Acesa: o computador está ligado.Intermitente: o computador está no modo de Suspensão.Apagada: o computador está desligado ou em Hibernação. |
| (4) |  | Luz do transformador/bateria <ul style="list-style-type: none">Amarela: o computador está ligado à alimentação externa e a bateria está carregada de 0 a 90%.Branca: o computador está ligado à alimentação externa e a bateria está carregada de 90 a 99%.Amarela intermitente: a carga da bateria, que é a única fonte de alimentação disponível, está fraca. Quando a bateria atinge um nível muito baixo, a respectiva luz começa a piscar rapidamente.Apagada: a bateria acessória está totalmente carregada. |


| Componente | Descrição |
|---|--|
| (5)  | <p>Luz da unidade de disco rígido</p> <ul style="list-style-type: none"> • Branco intermitente: a unidade do disco rígido está a ser utilizada. • Amarela: O HP 3D DriveGuard bloqueou temporariamente a unidade do disco rígido. <p>NOTA: Para obter informações sobre o HP 3D DriveGuard, consulte o <i>Guia de Referência do Portátil HP</i>.</p> |
| (6) Altifalantes (2) | <p>Para produzir som, utilize o SRS Premium Sound (somente em alguns modelos) ou SRS Premium Sound PRO (somente em alguns modelos). Um dos altifalantes está na parte inferior do computador e não se vê da parte frontal do computador.</p> <p>NOTA: Para utilizar o software SRS Premium Sound, seleccione Iniciar > Todos os programas > SRS Premium Sound.</p> |


Direita






 **NOTA:** Consulte a ilustração que mais se assemelhe ao seu computador.




| Componente | Descrição |
|---|---|
| (1)  | Tomada de saída de áudio (auscultadores) Reproduz som quando ligada a altifalantes estéreo eléctricos opcionais, a auscultadores, a auriculares, a um auricular ou a áudio de televisão. AVISO! Para reduzir o risco de danos físicos, ajuste o volume antes de colocar os auscultadores, os auriculares ou um auricular. Para obter informações de segurança adicionais, consulte os <i>Avisos de Regulamentação, Segurança e Ambiente</i> . NOTA: Quando um dispositivo é ligado à tomada, os altifalantes do computador são desactivados. |
| (2)  | Tomada de entrada de áudio (microfone) Permite a ligação de microfones e auscultadores opcionais, microfones estéreo ou microfones monaurais. |
| (3) | Leitor de Smart Card Suporta smart cards opcionais. |
| (4)  | Porto combo eSATA/USB 2.0 Permite ligar um componente de alto desempenho eSATA opcional, como, por exemplo, um disco rígido externo eSATA, ou ligar um dispositivo USB opcional. |
| (5)  | Porta de carregamento USB Permite ligar dispositivos USB opcionais. A porta de carregamento USB também pode carregar alguns modelos de telemóveis e leitores de MP3, mesmo que o computador esteja desligado. Para obter mais informações sobre dispositivos USB, consulte o <i>Guia de Referência do Portátil HP</i> . |
| (6)  | DisplayPort Permite ligar um dispositivo de visualização digital opcional, como, por exemplo, um monitor ou projector de alto desempenho. |


| Componente | | Descrição |
|------------|--|--|
| (7) | Aberturas de ventilação (2) | <p>Permitem que a circulação de ar arrefeça os componentes internos.</p> <p>NOTA: A ventoinha do computador liga-se automaticamente para arrefecer os componentes internos e evitar o sobreaquecimento. É normal o ventilador interno ligar-se e desligar-se durante o funcionamento rotineiro.</p> |
| (8) |  Ranhura do cabo de segurança | <p>Permite ligar um cabo de segurança opcional ao computador.</p> <p>NOTA: O cabo de segurança foi concebido para funcionar como factor de desencorajamento, mas poderá não evitar que o computador seja furtado ou indevidamente utilizado.</p> |








| Componente | | Descrição |
|------------|--|---|
| (1) |  Tomada de saída de áudio (auscultadores) | <p>Reproduz som quando ligada a altifalantes estéreo eléctricos opcionais, a auscultadores, a auriculares, a um headset ou a áudio de televisão.</p> <p>AVISO! Para reduzir o risco de danos físicos, ajuste o volume antes de colocar os auscultadores, os auriculares ou um auricular. Para obter informações de segurança adicionais, consulte os <i>Avisos de Regulamentação, Segurança e Ambiente</i>.</p> <p>NOTA: Quando um dispositivo é ligado à tomada, os altifalantes do computador são desactivados.</p> |
| (2) |  Tomada de entrada de áudio (microfone) | <p>Permite a ligação de microfones e auscultadores opcionais, microfones estéreo ou microfones monaurais.</p> |
| (3) |  Porto combo eSATA/USB 2.0 | <p>Permite ligar um componente de alto desempenho eSATA opcional, como, por exemplo, um disco rígido externo eSATA, ou ligar um dispositivo USB opcional.</p> |
| (4) |  Porta USB 2.0 | <p>Permite ligar dispositivos USB opcionais. Para obter mais informações sobre dispositivos USB, consulte o <i>Guia de Referência do Portátil HP</i>.</p> |
| (5) |  DisplayPort | <p>Permite ligar um dispositivo de visualização digital opcional, como, por exemplo, um monitor ou projector de alto desempenho.</p> |

| Componente | Descrição |
|--|--|
| (6) Aberturas de ventilação (2) | Permite que a circulação de ar arrefeça os componentes internos. NOTA: A ventoinha do computador liga-se automaticamente para arrefecer os componentes internos e evitar o sobreaquecimento. É normal o ventilador interno ligar-se e desligar-se durante o funcionamento rotineiro. |
| (7)  Ranhura do cabo de segurança | Permite ligar um cabo de segurança opcional ao computador. NOTA: O cabo de segurança foi concebido para funcionar como factor de desencorajamento, mas poderá não evitar que o computador seja furtado ou indevidamente utilizado. |


Esquerda

 **NOTA:** O computador pode ser ligeiramente diferente das imagens apresentadas nesta secção.






| Componente | Descrição |
|---|--|
| (1)  | Conector de alimentação Permite ligar um transformador CA. |
| (2)  | Porta 1394 Permite ligar dispositivos IEEE 1394 ou 1394a opcionais, tais como câmaras de vídeo. |
| (3)  | Portas USB 3.0 (2) Permitem ligar dispositivos USB 3.0 opcionais e fornecer desempenho avançado de energia USB. |
| (4)  | Ranhura para HP ExpressCard ou leitor de smart card (dependendo da configuração) Suporta ExpressCards ou Smart Cards opcionais. |
| (5) | Leitor de cartões multimédia Admite os seguintes formatos de cartões digitais: <ul style="list-style-type: none">• MultiMediaCard (MMC)• MMC+• Cartão de memória Secure Digital (SD)• SDHC• SDXC |
| (6) | Compartimento de actualização (unidade óptica apresentada) O compartimento de actualização pode ter uma opção para poupar peso, uma unidade de disco rígido ou uma unidade óptica que permite ler um disco óptico. NOTA: Em alguns modelos, a unidade óptica também escreve para um disco óptico. |
| (7) | Botão de ejeção da unidade óptica Liberta o tabuleiro do disco. |


Parte posterior


 **NOTA:** O computador pode ser ligeiramente diferente das imagens apresentadas nesta secção.



| Componente | Descrição |
|---|---|
| (1)  | Tomada RJ-11 (modem) Permite ligar um cabo de modem. |
| (2)  | Porta do monitor externo Liga um projector ou monitor VGA externo. |
| (3)  | Tomada RJ-45 (rede) Permite ligar cabos de rede. |

Ecrã


 **NOTA:** Consulte a ilustração que mais se assemelhe ao seu computador.



| Componente | Descrição |
|---|---|
| (1) Interruptor interno do ecrã | Desliga o ecrã ou inicia o modo de Suspensão se o ecrã for fechado com a alimentação ligada. NOTA: O interruptor do ecrã não é visível do exterior do computador. |
| (2) Antenas WLAN (3)* | Enviam e recebem sinais da comunicação sem fios para comunicar com as redes locais sem fios (WLAN). |
| (3) Antenas WWAN (2)* | Envia e recebe sinais sem fios para comunicar com redes alargadas sem fios (WWAN - wireless wide area networks). |
| (4) Microfones internos (2) | Gravar som. |
| (5) Luz da câmara Web (somente em alguns modelos) | Acesa: a webcam está em utilização. |
| (6) Câmara Web (somente em alguns modelos) | Grava vídeo e tira fotografias. Para utilizar a câmara Web, seleccione Iniciar > Todos os programas > Comunicação e Conversação > HP Webcam . |
| (7) Botão da luz do teclado | Liga ou desliga a luz do teclado. |

| Componente | Descrição |
|--------------------|--|
| (8) Luz do teclado | Ilumina o teclado, especialmente em condições de pouca iluminação. |

*As antenas não são visíveis do exterior do computador. Para transmissões optimizadas, mantenha desobstruídas as áreas à volta das antenas. Para ver os avisos de regulamentação sobre dispositivos sem fios, consulte a secção *Informações reguladoras, ambientais e de segurança* que se aplica ao seu país ou região. Estes avisos estão disponíveis na parte de Ajuda e Suporte.





| Componente | Descrição |
|---|---|
| (1) Interruptor interno do ecrã | Desliga o ecrã ou inicia o modo de Suspensão se o ecrã for fechado com a alimentação ligada. NOTA: O interruptor do ecrã não é visível do exterior do computador. |
| (2) Antenas WLAN (2)* | Enviam e recebem sinais da comunicação sem fios para comunicar com as redes locais sem fios (WLAN). |
| (3) Antenas WWAN (2)* (somente em alguns modelos) | Envia e recebe sinais sem fios para comunicar com redes alargadas sem fios (WWAN - wireless wide area networks). |
| (4) Microfones internos (2) (somente em alguns modelos) | Gravam som. NOTA: Apenas modelos equipados com uma câmara Web têm 2 microfones internos. Modelos sem uma câmara Web têm apenas 1 microfone interno. |
| (5) Luz da câmara Web (somente em alguns modelos) | Acesa: a câmara Web está em utilização. |




| Componente | Descrição |
|--|--|
| (6) Câmara Web (somente em alguns modelos) | Grava vídeo e tira fotografias. Para utilizar a câmara Web, seleccione Iniciar > Todos os programas > Comunicação e Conversação > HP Webcam . |



*As antenas não são visíveis do exterior do computador. Para transmissões optimizadas, mantenha desobstruídas as áreas à volta das antenas. Para ver os avisos de regulamentação sobre dispositivos sem fios, consulte a secção *Informações reguladoras, ambientais e de segurança* que se aplica ao seu país ou região. Estes avisos estão disponíveis na parte de Ajuda e Suporte.

Parte inferior

 **NOTA:** O computador pode ser ligeiramente diferente das imagens apresentadas nesta secção.



| Componente | | Descrição |
|------------|--|---|
| (1) | Aberturas de ventilação (4) | Permitem que a circulação de ar arrefeça os componentes internos. NOTA: A ventoinha do computador liga-se automaticamente para arrefecer os componentes internos e evitar o sobreaquecimento. É normal o ventilador interno ligar-se e desligar-se durante o funcionamento rotineiro. |
| (2) |  Fecho de libertação da bateria | Liberta a bateria. |
| (3) | Conector de ancoragem | Permite ligar um dispositivo de ancoragem opcional. |
| (4) |  Fecho de libertação da tampa de manutenção | Liberta a tampa de manutenção do computador. |
| (5) |  Ranhura SIM | Suporta um módulo de identidade do assinante do serviço sem fios (SIM). A ranhura para o SIM está localizada dentro do compartimento da bateria. |
| (6) | Compartimento da bateria | Guarda a bateria. |
| (7) | Conector da bateria acessória | Permite ligar uma bateria acessória opcional. |

| Componente | Descrição |
|---|--|
| (8)  | Compartimento Bluetooth Suporta um dispositivo Bluetooth. |
| (9)  | Tampa de manutenção Fornecer acesso ao compartimento da unidade de disco rígido e também contém a ranhura do módulo LAN sem fios (WLAN), a ranhura do módulo WWAN e as ranhuras do módulo de memória. CUIDADO: Para evitar a falta de resposta do sistema, o módulo sem fios só deverá ser substituído por um módulo sem fios autorizado para utilização no computador pelo organismo governamental que regula os dispositivos sem fios no seu país ou região. Se, ao substituir o módulo, for apresentada uma mensagem de aviso, retire o módulo para restaurar a funcionalidade do computador e contacte o suporte técnico. |

3 Rede




NOTA: As funcionalidades do hardware e software da Internet variam consoante o modelo do computador e o local onde se encontra.

O seu computador poderá suportar um ou ambos os seguintes tipos de acesso à Internet:

- Sem fios — Para acesso à Internet móvel, é possível utilizar uma ligação sem fios. Para obter mais informações, consulte [Ligar a uma WLAN existente na página 24](#) ou [Configurar uma rede WLAN nova na página 24](#).
- Com fios — Pode aceder à Internet ligando-se a uma rede com fios. Para obter informações sobre como ligar-se a uma rede com fios, consulte o *Guia de Referência do Portátil HP*.

Utilizar um fornecedor de serviços de Internet (ISP)


Antes de poder ligar-se à Internet, tem de criar uma conta ISP. Contacte um ISP local para adquirir um serviço de Internet e um modem. O ISP ajuda a configurar o modem, a instalar um cabo de rede para ligar o computador sem fios ao modem e a testar o serviço Internet.

 **NOTA:** O seu ISP fornece-lhe um ID de utilizador e uma palavra-passe para aceder à Internet. Anote estas informações e guarde-as num local seguro.

As seguintes funcionalidades ajudá-lo-ão a configurar uma nova conta de Internet ou a configurar o computador para utilizar uma conta existente:

- **Serviços de Internet e Ofertas (disponíveis em alguns locais)**—Este utilitário ajuda a criar uma nova conta de Internet e a configurar o computador para utilizar uma conta existente. Para aceder a este utilitário, seleccione **Iniciar > Todos os programas > Comunicação e Conversação**.
- **Ícones fornecidos pelo ISP (disponíveis em alguns locais)** — Estes ícones poderão ser apresentados quer de forma individual no ambiente de trabalho do Windows quer agrupados numa pasta no ambiente de trabalho designada por Serviços Online. Para configurar uma nova conta de Internet ou configurar o computador de forma a utilizar uma conta existente, faça duplo clique num ícone e, em seguida, siga as instruções apresentadas no ecrã.
- **Assistente de Ligação à Internet do Windows** — Pode utilizar o Assistente de Ligação à Internet do Windows para estabelecer a ligação à Internet em qualquer uma das seguintes situações:
 - Já possui uma conta de um ISP.
 - Não tem uma conta de Internet e quer seleccionar um ISP da lista fornecida no assistente. (A lista de fornecedores ISP não está disponível em todas as regiões.)
 - Selecionou um ISP que não consta na lista e o ISP forneceu-lhe informações, como, por exemplo, um endereço IP específico e definições POP3 e SMTP.

Para aceder ao Assistente de Ligação à Internet do Windows e às instruções de utilização do mesmo, seleccione **Iniciar > Painel de controlo > Rede e Internet > Centro de Rede e Partilha**.

 **NOTA:** Se, no assistente, lhe for solicitado que escolha entre activar ou desactivar a Firewall do Windows, escolha a opção para activar a firewall.

Ligar a uma rede sem fios


A tecnologia sem fios transfere dados através de ondas de rádio em vez de fios. O seu computador pode estar equipado com um ou mais dos seguintes dispositivos sem fios:


- Dispositivo de rede local sem fios (WLAN)
- Módulo de banda larga móvel da HP, um dispositivo de rede de área ampla sem fios (WWAN)
- Dispositivo Bluetooth

Para obter mais informações sobre a tecnologia sem fios e sobre como ligar-se a uma rede sem fios, consulte o *Guia de Referência do Portátil HP* e as informações e hiperligações de Web sites fornecidas em Ajuda e Suporte.

Ligar a uma WLAN existente

1. Ligue o computador.
2. Certifique-se de que o dispositivo WLAN está ligado.
3. Clique no ícone da rede na área de notificação, na extremidade direita da barra de tarefas.
4. Selecciona uma WLAN para estabelecer ligação.

 **NOTA:** Se a lista não incluir WLAN, encontra-se fora de alcance de um ponto de acesso ou router sem fios.


 **NOTA:** Se não conseguir ver a rede WLAN à qual pretende estabelecer a ligação, clique em **Abrir o Centro de Rede e Partilha** e, em seguida, clique em **Configurar uma nova ligação ou rede**. É apresentada uma lista de opções. Pode optar por efectuar uma pesquisa manual e estabelecer a ligação a uma rede ou criar uma nova ligação de rede.

5. Clique em **Ligar**.
6. Se a rede for uma WLAN com segurança, é solicitado que forneça um código de segurança de rede. Digite o código e, em seguida, clique em **OK** para concluir a ligação.


Configurar uma rede WLAN nova

Equipamento necessário:

- Um modem de banda larga (DSL ou cabo) (adquirido separadamente) **(1)** e um serviço de Internet de alta velocidade adquirido a um fornecedor de serviços de Internet (ISP)
- Um router sem fios (adquirido separadamente) **(2)**
- O seu novo computador sem fios **(3)**

 **NOTA:** Alguns modems têm um router sem fios incorporado. Consulte o seu ISP para determinar o tipo de modem que tem.

A ilustração mostra um exemplo de instalação de uma rede WLAN completa que está ligada à Internet. À medida que a rede aumenta, é possível ligar outros computadores com ou sem fios para que tenham acesso à Internet.



Configurar um router sem fios

Para obter ajuda na configuração de uma WLAN, consulte as informações fornecidas pelo fabricante do router ou pelo ISP.

O sistema operativo Windows também fornece ferramentas para ajudá-lo a configurar uma rede sem fios nova. Para utilizar as ferramentas do Windows para configurar a rede:

- Selecione **Iniciar > Painel de controlo > Rede e Internet > Centro de Rede e Partilha > Configurar uma nova ligação ou rede > Configurar uma rede**. Em seguida, siga as instruções apresentadas no ecrã.



NOTA: É recomendável que ligue inicialmente o seu novo computador sem fios ao router, utilizando o cabo de rede fornecido com o router. Quando o computador estabelecer a ligação à Internet com êxito, pode desligar o cabo e aceder, em seguida, à Internet através da sua rede sem fios.

Proteger a sua WLAN


Quando configurar uma WLAN ou aceder a uma WLAN existente, active sempre as funcionalidades de segurança para proteger a sua rede contra acessos não autorizados.

Para obter informações sobre como proteger a WLAN, consulte o *Guia de Referência do Portátil HP*.


4 Teclado e dispositivos apontadores

Utilizar o teclado

Identificar as teclas de atalho

 **NOTA:** O computador pode ser ligeiramente diferente das imagens apresentadas nesta secção.








Uma tecla de atalho é uma combinação da tecla **fn** (1) com a tecla **esc** (2) ou uma das teclas de função (3).



Para utilizar uma tecla de atalho:

- ▲ Prima por breves instantes a tecla **fn** e, em seguida, prima por breves instantes a segunda tecla da combinação de teclas de atalho.


| Combinação de teclas de atalho | Descrição |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| fn+esc | Apresenta informações do sistema. |


| Combinção de teclas de atalho | Descrição |
|---|--|
|  fn+f3 | <p>Inicia a Suspensão, as informações são guardadas na memória do sistema. O ecrã e os outros componentes do sistema desligam-se e a energia é conservada.</p> <p>Para sair da Suspensão, prima por breves momentos o botão de alimentação.</p> <p>CUIDADO: Para reduzir o risco de perda de informações, guarde o trabalho antes de iniciar a Suspensão.</p> <p>NOTA: Se for atingido um nível de bateria muito fraca enquanto o computador estiver no modo de Suspensão, o computador inicia a Hibernação e as informações armazenadas na memória do sistema são guardadas na unidade de disco rígido.</p> <p>A função da tecla de atalho fn+f3 pode ser alterada. Por exemplo, pode definir a tecla de atalho fn+f3 para iniciar o modo de Hibernação em vez do modo de Suspensão. Em todas as janelas do sistema operativo Windows, as referências ao <i>botão de suspensão</i> são aplicáveis à tecla de atalho fn+f3.</p> |
|  fn+f4 | <p>Altera a imagem do ecrã entre os dispositivos de apresentação ligados ao sistema. Por exemplo, se for ligado um monitor ao computador, a tecla de atalho fn+f4 irá alternar entre a imagem do ecrã do computador e a do ecrã do monitor para a apresentar em simultâneo no computador e no monitor.</p> <p>A maioria dos monitores externos recebe informações de vídeo do computador utilizando o padrão de vídeo VGA externo. A tecla de atalho fn+f4 também pode alternar imagens entre outros dispositivos que estejam a receber informações de vídeo do computador.</p> |
|  fn+f6 | Diminui o volume dos altifalantes. |
|  fn+f7 | Aumenta o volume dos altifalantes. |
|  fn+f8 | Inicia o HP Power Assistant. Apresenta as informações de carga de todas as baterias instaladas. O ecrã indica quais são as baterias que estão a ser carregadas, bem como a carga restante em cada bateria. |
|  fn+f9 | Diminui o nível de luminosidade do ecrã. |
|  fn+f10 | Aumenta o nível de luminosidade do ecrã. |

Utilização do teclado numérico

O computador inclui um teclado numérico incorporado. O computador também suporta um teclado numérico externo opcional ou um teclado externo opcional com teclado numérico.

Utilizar o teclado numérico incorporado


 **NOTA:** O computador pode ser ligeiramente diferente das imagens apresentadas nesta secção.



| Componente | Descrição |
|----------------------------------|---|
| (1) Tecla fn | Liga e desliga o teclado numérico incorporado quando premido em combinação com a tecla num lk . NOTA: O teclado numérico incorporado não funciona enquanto um teclado ou teclado numérico externo estiver ligado ao computador. |
| (2) Teclado numérico incorporado | Quando o teclado numérico estiver ligado, pode ser utilizado como um teclado numérico externo. Cada tecla do teclado numérico executa a função indicada pelo ícone no canto superior direito da tecla. |
| (3) Tecla num lk | Liga e desliga o teclado numérico incorporado quando premido em combinação com a tecla fn . NOTA: A função do teclado que se encontra activa quando o computador for desligado será reiniciada quando o computador for novamente ligado. |

Ligar e desligar o teclado numérico incorporado

Prima **fn+num lk** para ligar o teclado numérico incorporado. Prima **fn+num lk** novamente para desligar o teclado numérico.

 **NOTA:** O teclado numérico incorporado estará desligado enquanto um teclado ou um teclado numérico externo estiver ligado ao computador.

Mudar as funções das teclas do teclado numérico incorporado

Pode alternar temporariamente as funções das teclas do teclado numérico incorporado entre as funções do teclado padrão e as funções do teclado numérico:

- Para utilizar a função de navegação de uma tecla do teclado numérico quando o teclado numérico estiver desligado, prima continuamente a tecla **fn** enquanto prime a tecla do teclado numérico.
- Para utilizar a função padrão de uma tecla do teclado numérico enquanto o teclado numérico está ligado:
 - Prima continuamente a tecla **fn**, para escrever em minúsculas.
 - Prima continuamente **fn+shift** para escrever em maiúsculas.

Utilizar um teclado numérico externo opcional

As teclas da maioria dos teclados numéricos externos funcionam de maneira diferente, consoante o modo num lock esteja ligado ou desligado. (O modo num lock é desligado na fábrica.) Por exemplo:


- Com o modo num lock activado, a maior parte das teclas do teclado numérico introduz números.
- Com o modo num lock desactivado, a maior parte das teclas do teclado numérico funciona como as teclas de seta, Page Up ou Page Down.

Com o modo num lock de um teclado numérico externo activado, acende-se a luz respectiva no computador. Com o modo num lock de um teclado numérico externo desactivado, apaga-se a luz respectiva no computador.

Para activar ou desactivar o modo num lock no teclado externo enquanto trabalha:

- ▲ Prima **num lk** no teclado numérico externo e não no computador.

Utilizar dispositivos apontadores

 **NOTA:** Para além dos dispositivos apontadores incluídos no seu computador, pode utilizar um rato USB externo (adquirido separadamente), ligando-o a uma das portas USB do computador.

Definir preferências do dispositivo apontador

Utilize as Propriedades do Rato no sistema operativo Windows para personalizar as definições dos dispositivos apontadores, como, por exemplo, a configuração dos botões, a velocidade de clique e as opções do ponteiro.

Para aceder às Propriedades do Rato:

- Seleccione **Iniciar > Dispositivos e Impressoras**. Em seguida, clique com o botão direito do rato no dispositivo que representa o seu computador e seleccione **Definições do rato**.

Utilizar o ponteiro indicador


Prima o ponteiro indicador na direcção em que pretende mover o ponteiro no ecrã. Utilize os botões esquerdo e direito do ponteiro indicador como se fossem os botões esquerdo e direito de um rato externo.

Utilizar o TouchPad



Para mover o ponteiro, faça deslizar o dedo pela superfície do Painel Táctil na direcção pretendida. Utilize o botão esquerdo e o botão direito do Painel Táctil, como se fossem os botões de um rato externo.

Ligar e desligar o TouchPad

Para desligar e ligar o Painel Táctil, toque rapidamente duas vezes no botão de ligar/desligar o Painel Táctil.




A luz do Painel Táctil e os ícones apresentados no ecrã indicam o estado do Painel Táctil. A tabela seguinte apresenta e descreve os ícones do Painel Táctil.

| Luz do Painel Táctil | Ícone | Descrição |
|----------------------|---|--|
| Amarelo |  | Indica que o Painel Táctil está desligado. |
| Desligado |  | Indica que o Painel Táctil está ligado. |


Navegar

Para mover o ponteiro, faça deslizar o dedo pela superfície do Painel Táctil na direcção pretendida.



Seleccionar

Utilize os botões esquerdo e direito do Painel Táctil, como se fossem os botões correspondentes de um rato externo.




Utilizar gestos do TouchPad

O Painel Táctil suporta uma variedade de gestos. Para utilizar os gestos do Painel Táctil, coloque dois dedos em simultâneo no Painel Táctil.




NOTA: Os gestos do Painel Táctil não são suportados em todos os programas.

Para ver a demonstração de um gesto:

1. Clique no ícone **Mostrar ícones escondidos** na área de notificação, na extremidade direita da barra de tarefas.
2. Clique no ícone **Dispositivo Apontador Synaptics**  e, em seguida, clique em **Propriedades do Dispositivo Apontador**.
3. Clique no separador **Definições do Dispositivo**, seleccione o dispositivo na janela que é apresentada e, em seguida, clique em **Definições**.
4. Seleccione o gesto para activar a demonstração.

Para ligar e desligar os gestos:


1. Clique no ícone **Mostrar ícones escondidos** na área de notificação, na extremidade direita da barra de tarefas.
2. Clique no ícone **Dispositivo Apontador Synaptics**  e, em seguida, clique em **Propriedades do Dispositivo Apontador**.
3. Clique no separador **Definições do Dispositivo**, seleccione o dispositivo na janela que é apresentada e, em seguida, clique em **Definições**.
4. Seleccione a caixa de verificação junto ao gesto que pretende activar ou desactivar.
5. Clique em **Aplicar** e, em seguida, clique em **OK**.

Deslocamento

A deslocação é útil para se mover para cima, para baixo ou para os lados numa página ou imagem. Para se deslocar, coloque dois dedos ligeiramente afastados no TouchPad e, em seguida, arraste-os pelo TouchPad num movimento para cima, para baixo, para a esquerda ou para a direita.




NOTA: A velocidade de deslocamento é controlada pela velocidade dos dedos.



Beliscar/Zoom


Beliscar permite-lhe ampliar ou reduzir imagens ou texto.

- Amplie colocando dois dedos juntos no TouchPad e, em seguida, afaste-os.
- Reduza colocando dois dedos afastados no TouchPad e, em seguida, aproxime-os.



5 Manutenção


Introduzir ou remover a bateria

 **NOTA:** Para obter informações adicionais sobre a utilização da bateria, consulte o *Guia de Referência do Portátil HP*.


Para introduzir a bateria:

1. Vire o computador ao contrário sobre uma superfície plana, com o compartimento da bateria virado para si.
2. Insira a bateria **(1)** na respectiva baía até encaixar.

O fecho de abertura da bateria **(2)** fixa automaticamente a bateria no local correcto.



Para retirar a bateria:

 **CUIDADO:** A remoção de uma bateria que é a única fonte de energia do computador pode causar perda de informações. Para evitar a perda de informações, guarde o trabalho e inicie o modo de Hibernação ou encerre o computador através do Windows antes de remover a bateria.

1. Vire o computador ao contrário sobre uma superfície plana, com o compartimento da bateria virado para si.
2. Faça deslizar o fecho de abertura da bateria **(1)** para soltá-la.
3. Remova a bateria do computador **(2)**.



Remover ou substituir a tampa de manutenção

⚠ CUIDADO: Para evitar a perda de informações ou a falta de resposta do sistema:

Guarde o trabalho e encerre o computador antes de acrescentar ou substituir um módulo de memória ou unidade de disco rígido.


Se não tiver a certeza se o computador está desligado ou em Hibernação, ligue o computador, pressionando o botão de alimentação. Em seguida, encerre o computador através do sistema operativo.

Remover a tampa de manutenção

Retire a tampa de manutenção para aceder à ranhura do módulo de memória, disco rígido, etiqueta de regulamentação e outros componentes.

Para remover a tampa de manutenção:

1. Retire a bateria (consulte [Introduzir ou remover a bateria na página 34](#)).
2. Com o compartimento da bateria virado para si, faça deslizar o fecho de libertação da tampa de manutenção **(1)** para a esquerda, retire o parafuso (se o parafuso opcional for utilizado) **(2)** e, em seguida, faça deslizar novamente o fecho de libertação **(3)** para soltar a tampa de manutenção.
3. Faça deslizar a tampa de manutenção em direcção à parte frontal do computador **(4)** e levante **(5)** para retirar a tampa.





Substituir a tampa de manutenção

Substitua a tampa de manutenção depois de aceder à ranhura do módulo de memória, ao disco rígido, à etiqueta de regulamentação e a outros componentes.

Para substituir a tampa de manutenção:

1. Incline a tampa de manutenção para alinhar a extremidade dianteira da tampa de manutenção junto da extremidade dianteira do computador **(1)**.
2. Introduza as patilhas de alinhamento **(2)** na extremidade posterior da tampa de manutenção com os entalhes do computador.
3. Faça deslizar a tampa de manutenção em direcção ao compartimento da bateria até a tampa de manutenção encaixar no devido lugar.
4. Com o compartimento da bateria virado para si, faça deslizar o fecho de libertação da tampa de manutenção para a esquerda **(3)** e, caso pretenda, introduza e aperte o parafuso opcional **(4)** para manter a tampa de manutenção no devido lugar. Faça deslizar o fecho de libertação para a direita para bloquear a tampa de manutenção **(5)**.

 **NOTA:** Se pretender utilizar o parafuso opcional, este está armazenado no interior da tampa de manutenção.



5. Insira a bateria (consulte [Introduzir ou remover a bateria na página 34](#)).

Substituir ou actualizar a unidade de disco rígido

⚠ CUIDADO: Para evitar a perda de informações ou a falta de resposta do sistema:

Encerre o computador antes de remover a unidade de disco rígido do respectivo compartimento. Não remova a unidade de disco rígido com o computador ligado, em Suspensão ou em Hibernação.


Se não tiver a certeza se o computador está desligado ou em hibernação, ligue-o deslizando o interruptor de alimentação rapidamente para a direita. Em seguida, encerre o computador através do sistema operativo.

Remover a unidade de disco rígido

Para retirar a unidade de disco rígido do EliteBook:


📝 NOTA: O leitor de smart card está localizado na parte superior da unidade de disco rígido. Por este motivo, deve afastar o leitor de smart card antes de aceder à unidade de disco rígido.

1. Guarde o trabalho e encerre o computador.
2. Desligue a alimentação CA e todos os dispositivos externos ligados ao computador.
3. Retire a bateria (consulte [Introduzir ou remover a bateria na página 34](#)).
4. Retire a tampa de manutenção (consulte [Remover a tampa de manutenção na página 35](#)).
5. Puxe o fecho de plástico/patilha circular **(1)** em direcção ao centro do computador para soltar o leitor de smart card da parte lateral do computador.
6. Rode o leitor de smart card **(2)** em direcção ao centro do computador até ficar inclinado.




7. Solte os 3 parafusos da unidade de disco rígido **(1)**.
8. Puxe a patilha de plástico na unidade de disco rígido **(2)** em direcção à parte lateral do computador para soltar a unidade de disco rígido do conector.

- Utilize a patilha de plástico para inclinar a unidade de disco rígido do lado do conector **(3)** e retire a unidade de disco rígido **(4)** do computador.



Para retirar a unidade de disco rígido do ProBook:


- Guarde o trabalho e encerre o computador.
- Desligue a alimentação CA e todos os dispositivos externos ligados ao computador.
- Retire a bateria (consulte [Introduzir ou remover a bateria na página 34](#)).
- Retire a tampa de manutenção (consulte [Remover a tampa de manutenção na página 35](#)).
- Solte os 3 parafusos da unidade de disco rígido **(1)**.
- Puxe a patilha de plástico na unidade de disco rígido **(2)** em direcção à parte lateral do computador para soltar a unidade de disco rígido do conector.
- Utilize a patilha de plástico para inclinar a unidade de disco rígido do lado do conector **(3)** e retire a unidade de disco rígido **(4)** do computador.




Instalar uma unidade de disco rígido

Para instalar a unidade de disco rígido do EliteBook:

1. Insira a unidade de disco rígido inclinada no compartimento da unidade de disco rígido (1) e, em seguida, coloque a unidade de disco rígido nivelada no interior do compartimento da unidade de disco rígido (2).
2. Puxe a patilha de plástico (3) em direção ao centro do computador para encaixar a unidade de disco rígido no computador.
3. Aperte os parafusos da unidade de disco rígido (4).



4. Rode o leitor de smart card (1) até estar totalmente nivelado na parte superior da unidade de disco rígido.
5. Pressione o leitor de smart card em direção à parte lateral do computador (2) para o encaixar no devido lugar.




6. Substitua a tampa de manutenção (consulte [Substituir a tampa de manutenção na página 36](#)).
7. Insira a bateria (consulte [Introduzir ou remover a bateria na página 34](#)).

8. Ligue a alimentação CA e os dispositivos externos ao computador.
9. Ligue o computador.

Para instalar a unidade de disco rígido do ProBook:

1. Insira a unidade de disco rígido inclinada no compartimento da unidade de disco rígido (1) e, em seguida, coloque a unidade de disco rígido nivelada no interior do compartimento da unidade de disco rígido (2).
2. Puxe a patilha de plástico (3) em direção ao centro do computador para encaixar a unidade de disco rígido no computador.
3. Aperte os parafusos da unidade de disco rígido (4).



4. Substitua a tampa de manutenção (consulte [Substituir a tampa de manutenção na página 36](#)).
5. Insira a bateria (consulte [Introduzir ou remover a bateria na página 34](#)).
6. Ligue a alimentação CA e os dispositivos externos ao computador.
7. Ligue o computador.

Actualizar programas e controladores


A HP recomenda que actualize regularmente os programas e controladores para as versões mais recentes. Para assistência nos E.U.A., consulte <http://www.hp.com/go/contactHP>. Para assistência a nível mundial, consulte http://welcome.hp.com/country/us/en/wwwcontact_us.html.

Limpeza do computador

Produtos de limpeza

Utilize os produtos seguintes para limpar e desinfetar o computador de forma segura:

- Concentração máxima de 0,3% de cloreto de amónio de benzil dimetil (por exemplo: toalhetes germicidas descartáveis. Estão disponíveis toalhetes de várias marcas.)
- Fluido de limpeza de vidros sem álcool
- Solução de água com sabão neutro
- Pano de microfibra seco ou camurça (pano não estático sem óleo)
- Toalhetes de camurça não estáticos


 **CUIDADO:** Evite os seguintes produtos de limpeza:

Solventes fortes, tais como álcool, acetona, cloreto de amónio, diclorometano e hidrocarbonetos podem danificar permanentemente a superfície do computador.

Materiais fibrosos, tais como toalhetes de papel, que podem arranhar o computador. Com o tempo, as partículas de sujidade e os agentes de limpeza podem ficar preso nos arranhões.

Procedimentos de limpeza


Siga os procedimentos desta secção para limpar o seu computador em segurança.

 **AVISO!** Para evitar choques eléctricos ou danificar os componentes, não tente limpar o seu computador enquanto este estiver ligado:

Desligue o computador.

Desligue a alimentação externa.

Desligue todos os dispositivos externos com alimentação.


 **CUIDADO:** Não pulverize líquidos ou agentes de limpeza directamente nas superfícies do computador. Os líquidos vertidos directamente na superfície podem danificar os componentes internos.

Limpar o ecrã


Limpe cuidadosamente o ecrã, utilizando um pano macio e sem pêlos, humedecido com um limpavidros *sem álcool*. Certifique-se de que o ecrã está seco antes de o fechar.


Limpar as partes laterais e a tampa

Para limpar e desinfetar as partes laterais e a tampa, utilize um pano macio de microfibra ou camurça, humedecido com uma das soluções de limpeza anteriormente indicadas, ou utilize um toalhete germicida descartável.

 **NOTA:** Ao limpar a tampa do computador, utilize um movimento circular para remover sujidade e detritos.

Limpar o Painel Táctil e o teclado

 **AVISO!** Para reduzir o risco de choque eléctrico ou danos nos componentes internos, não utilize acessórios do aspirador para limpar o teclado. O aspirador pode depositar resíduos domésticos na superfície do teclado.

 **CUIDADO:** Ao limpar o Painel Táctil e o teclado, não deixe cair líquido entre as teclas. Isto pode danificar permanentemente os componentes internos.

- Para limpar e desinfectar o Painel Táctil e o teclado, utilize um pano macio de microfibra ou camurça, humedecido com uma das soluções de limpeza anteriormente indicadas, ou utilize um toalhete germicida descartável.
- Para evitar que as teclas fiquem coladas e para remover o pó, pêlos e partículas do teclado, utilize uma lata de ar comprimido com uma extensão em cânula.

6 Cópia de segurança e recuperação

Para proteger as suas informações, utilize a ferramenta Cópia de Segurança e Restauo do Windows para efectuar uma cópia de segurança das pastas e ficheiros individuais, efectuar uma cópia de segurança da unidade de disco rígido completa (somente em alguns modelos), criar discos de reparação do sistema (somente em alguns modelos), utilizando a unidade óptica instalada (somente em alguns modelos) ou uma unidade óptica externa opcional, ou criar pontos de restauro do sistema. Em caso de falha do sistema, pode utilizar os ficheiros de cópia de segurança para restaurar o conteúdo do computador.

A ferramenta Cópia de Segurança e Restauo fornece as seguintes opções:

- Criar um disco de reparação do sistema (somente em alguns modelos), utilizando a unidade óptica instalada (somente em alguns modelos) ou uma unidade óptica externa opcional
- Fazer cópias de segurança das suas informações
- Criar uma imagem do sistema (somente em alguns modelos)
- Programar cópias de segurança automáticas (somente em alguns modelos)
- Criar pontos de restauro do sistema
- Recuperar ficheiros individuais
- Restaurar o computador para um estado anterior
- Recuperar informação com as ferramentas de recuperação



NOTA: Para obter instruções detalhadas, pesquise estes tópicos na Ajuda e Suporte.

Em caso de instabilidade do sistema, a HP recomenda que imprima os procedimentos de recuperação e os guarde para utilização posterior.



NOTA: O Windows inclui a funcionalidade Controlo de Conta de Utilizador para melhorar a segurança do seu computador. Poderá ser pedida permissão ou a palavra-passe para realizar tarefas, tais como instalar aplicações, executar utilitários ou alterar definições do Windows. Consulte a Ajuda e Suporte para obter mais informações.

Criar suportes de recuperação com o HP Recovery Disc Creator

O HP Recovery Disc Creator é um programa de software que oferece um modo alternativo de criar suportes de recuperação. Após configurar com êxito o computador, pode criar suportes de recuperação utilizando o HP Recovery Disc Creator. Este suporte de recuperação desempenha uma recuperação do sistema, se a unidade de disco rígido estiver corrompida. Uma recuperação do sistema volta a instalar o sistema operativo original e os programas de software instalados de fábrica e, em seguida, configura as definições para os programas.

O HP Recovery Disc Creator pode criar dois tipos de DVD de recuperação, conforme o seguinte:

- DVD do Windows — Instala o sistema operativo sem controladores ou aplicações adicionais. Escolher esta selecção cria um DVD que restaura o sistema operativo original e os programas de software instalados de fábrica.
- DVD de controladores — Instala apenas controladores e aplicações específicos, do mesmo modo que o utilitário HP Software Setup instala controladores e aplicações.

Criar suportes de recuperação



NOTA: Os suportes de recuperação do sistema operativo podem apenas ser criados uma vez. Depois disso, a opção para criar esses suportes não estará disponível.

1. Seleccione **Iniciar > Todos os programas > Segurança e Protecção > HP Recovery Disc Creator**.
2. Seleccione **DVD de controladores** ou **DVD do Windows**.
3. A partir do menu suspenso, seleccione a unidade para gravar os suportes de recuperação.
4. Clique no botão **Gravar** para iniciar o processo de gravação.

Fazer cópias de segurança das suas informações


A recuperação após uma falha do sistema é tão completa como as suas cópias de segurança mais actuais. Imediatamente após configurar o software, deve criar discos de reparação do sistema (somente em alguns modelos) utilizando o HP Recovery Disc Creator utilizando a unidade óptica instalada (somente em alguns modelos) ou uma unidade óptica externa opcional e criar cópias de segurança do sistema. À medida que for adicionando novo software e ficheiros de dados, deverá continuar a efectuar cópias de segurança de forma regular para manter cópias de segurança razoavelmente actuais. Os discos de reparação do sistema (somente em alguns modelos) são utilizados para iniciar (arrancar) o computador e reparar o sistema operativo numa situação de instabilidade ou falha do sistema. As cópias de segurança iniciais e subsequentes permitem restaurar os dados e as definições, caso ocorra uma falha.

Pode efectuar cópias de segurança das informações para uma unidade de disco rígido externa opcional, uma unidade de rede ou discos.

Tenha em atenção o seguinte quando efectuar cópias de segurança:


- Guarde os ficheiros pessoais na biblioteca Documentos e faça cópias de segurança regulares desses ficheiros.
- Efectue cópias de segurança dos modelos guardados nos programas associados.


- Guarde as definições personalizadas apresentadas numa janela, barra de ferramentas ou barra de menu, fazendo uma captura de ecrã das suas definições. A captura de ecrã pode poupar tempo se tiver de repor as suas preferências.
- Quando efectuar cópias de segurança para discos, utilize qualquer um dos seguintes tipos de discos (adquiridos separadamente): CD-R, CD-RW, DVD+R, DVD+R DL, DVD-R, DVD-R DL ou DVD±RW. Os discos a utilizar dependem do tipo de unidade óptica que estiver a utilizar.

 **NOTA:** Os DVDs e DVDs com suporte de dupla camada (DL) guardam mais informações do que os CDs. Deste modo, a sua utilização para cópias de segurança reduz o número de discos de recuperação necessários.

- Quando efectuar cópias de segurança para discos, numere cada um deles antes de o inserir na unidade externa.

Efectuar uma cópia de segurança com a ferramenta Cópia de Segurança e Restauro:

 **NOTA:** Certifique-se de que o computador está ligado à fonte de alimentação antes de iniciar o processo de cópia.


 **NOTA:** O processo de cópia de segurança poderá demorar mais de uma hora, consoante o tamanho do ficheiro e a velocidade do computador.

1. Seleccione **Iniciar > Todos os programas > Manutenção > Cópia de Segurança e Restauro**.
2. Siga as instruções apresentadas no ecrã para configurar a cópia de segurança, criar uma imagem do sistema (somente em alguns modelos) ou criar um disco de reparação do sistema (somente em alguns modelos).

Realizar uma recuperação do sistema

No caso de instabilidade ou falha do sistema, o computador dispõe das seguintes ferramentas para recuperar os seus ficheiros:

- Ferramentas de recuperação do Windows: Pode utilizar a ferramenta Cópia de Segurança e Restauro do Windows para recuperar informação que tenha copiado anteriormente. Pode também utilizar o utilitário Reparação do Arranque do Windows para resolver problemas que poderão impedir o Windows de iniciar correctamente.
- Ferramentas de recuperação **f11**: Pode utilizar as ferramentas de recuperação **f11** para recuperar a imagem da unidade de disco rígido original. A imagem inclui o sistema operativo Windows e os programas de software instalados de fábrica.


 **NOTA:** Se não conseguir arrancar (iniciar) o computador e não conseguir utilizar os discos de reparação do sistema criados previamente (somente em alguns modelos), deve adquirir um DVD do sistema operativo Windows 7 para reiniciar o computador e reparar o sistema operativo. Para obter informações adicionais, consulte [Utilizar um DVD do sistema operativo Windows 7 \(adquirido separadamente\) na página 48](#).

Utilizar as ferramentas de recuperação do Windows

Para recuperar informação da qual efectuou anteriormente uma cópia de segurança:

1. Seleccione **Iniciar > Todos os programas > Manutenção > Cópia de Segurança e Restauro**.
2. Siga as instruções apresentadas no ecrã para recuperar as definições do sistema, o seu computador (somente em alguns modelos) ou os seus ficheiros.


Para recuperar informações com a Reparação do Arranque, siga estes passos:

 **CAUIDADO:** A utilização da Reparação do Arranque apaga completamente o conteúdo da unidade de disco rígido e volta a formatá-la. Todos os ficheiros criados e qualquer software instalado no computador serão removidos permanentemente. Quando a formatação estiver concluída, o processo de recuperação restaura o sistema operativo, bem como os controladores, o software e os utilitários a partir da cópia de segurança utilizada para a recuperação.


1. Se possível, efectue uma cópia de segurança de todos os seus ficheiros pessoais.
2. Se possível, verifique a presença da partição do Windows e da partição HP Recovery.

Para verificar a partição do Windows, seleccione **Iniciar > Computador**.


Para verificar a partição HP Recovery, clique em **Iniciar**, clique com o botão direito do rato em **Computador**, clique em **Gerir** e, em seguida, clique em **Gestão de discos**.

 **NOTA:** Se a partição HP Recovery tiver sido eliminada, opção de restauro **f11** não funcionará. Terá de recuperar o sistema operativo e os programas, utilizando o DVD do sistema operativo Windows 7 e o disco *Driver Recovery* (Recuperação de controladores) (ambos adquiridos separadamente), se a partição Windows e a partição HP Recovery não estiverem listadas. Para obter informações adicionais, consulte [Utilizar um DVD do sistema operativo Windows 7 \(adquirido separadamente\) na página 48](#).

3. Se a partição do Windows e a partição HP Recovery estiverem listadas, reinicie o computador e prima **f8** antes que o sistema operativo Windows seja carregado.
4. Seleccione **Reparação do Arranque**.
5. Siga as instruções apresentadas no ecrã.


 **NOTA:** Para obter informações adicionais sobre a recuperação de informações com as ferramentas do Windows, pesquise estes tópicos na Ajuda e Suporte.

Utilizar as ferramentas de recuperação f11

 **CAUIDADO:** A utilização das ferramentas de recuperação **f11** apaga completamente os conteúdos da unidade de disco rígido e volta a formatá-la. Todos os ficheiros criados e qualquer software instalado no computador serão removidos permanentemente. A ferramenta de recuperação **f11** volta a instalar o sistema operativo e os controladores e programas HP instalados de fábrica. O software que não foi instalado de fábrica terá de ser instalado novamente.

Para recuperar a imagem da unidade de disco rígido original, utilizando **f11**:

1. Se possível, efectue uma cópia de segurança de todos os seus ficheiros pessoais.
2. Se possível, verifique a presença da partição HP Recovery: clique em **Iniciar**, clique com o botão direito do rato em **Computador**, clique em **Gerir** e, em seguida, em **Gestão do Disco**.


 **NOTA:** Se a partição HP Recovery não estiver listada, tem de recuperar o seu sistema operativo e os programas, utilizando o DVD do sistema operativo Windows 7 e o disco *Driver Recovery* (Recuperação de controladores) (ambos adquiridos separadamente). Para obter informações adicionais, consulte [Utilizar um DVD do sistema operativo Windows 7 \(adquirido separadamente\) na página 48](#).

3. Se a partição HP Recovery estiver listada, reinicie o computador e, em seguida, prima **esc** enquanto a mensagem "Press the ESC key for Startup Menu" (Prima a tecla ESC para aceder ao Menu de Arranque) estiver a ser apresentada na parte inferior do ecrã.


4. Prima **f11** enquanto a mensagem "Press <F11> for recovery" (Prima <F11> para a recuperação) estiver a ser apresentada no ecrã.
5. Siga as instruções apresentadas no ecrã.

Utilizar um DVD do sistema operativo Windows 7 (adquirido separadamente)

Para encomendar o DVD do sistema operativo Windows 7, contacte o suporte técnico. Para assistência nos E.U.A., consulte <http://www.hp.com/go/contactHP>. Para assistência a nível mundial, consulte http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html. Também pode encomendar o DVD, ligando para o suporte técnico. Para obter informações de contacto, consulte o folheto *Worldwide Telephone Numbers* (Números de Telefone Internacionais) fornecido com o computador.

 **CUIDADO:** A utilização de um DVD do sistema operativo Windows 7 apaga completamente o conteúdo da unidade de disco rígido e volta a formatá-la. Todos os ficheiros criados e qualquer software instalado no computador serão removidos permanentemente. Quando a formatação estiver concluída, o processo de recuperação ajuda-o a restaurar o sistema operativo, bem como controladores, software e utilitários.

Para iniciar a recuperação com um DVD do sistema operativo Windows 7:

 **NOTA:** Este processo demora alguns minutos.

1. Se possível, efectue uma cópia de segurança de todos os seus ficheiros pessoais.
2. Reinicie o computador e introduza o DVD do sistema operativo Windows 7 na unidade óptica antes que o sistema operativo Windows seja carregado.
3. Quando solicitado, prima qualquer tecla do teclado.
4. Siga as instruções apresentadas no ecrã.
5. Clique em **Seguinte**.
6. Seleccione **Reparar o seu computador**.
7. Siga as instruções apresentadas no ecrã.

Depois de a reparação estar concluída:

1. Ejecte o DVD do sistema operativo Windows 7 e, em seguida, insira o disco *Driver Recovery* (Recuperação de Controladores).
2. Primeiro, instale os Controladores de Activação de Hardware e, em seguida, instale as Aplicações Recomendadas.

7 Suporte técnico

Contacte o suporte técnico

Se as informações fornecidas neste manual do utilizador, no *Guia de Referência do Portátil HP* ou na Ajuda e Suporte não responderem às suas questões, pode contactar o suporte técnico. Para assistência nos E.U.A., consulte <http://www.hp.com/go/contactHP>. Para assistência a nível mundial, consulte http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html.

Aqui pode:

- Conversar online com um técnico da HP.




NOTA: Quando a sessão de conversação de suporte técnico não estiver disponível num idioma em particular, está disponível em inglês.

- Assistência por E-mail.
- Localize os números de telefone do suporte técnico.
- Localizar um centro de serviço da HP.

Etiquetas

As etiquetas afixadas no computador contêm informações de que pode necessitar para resolver problemas no sistema ou levar o computador para o estrangeiro:

- Etiqueta de manutenção — Fornece informações importantes, incluindo as seguintes:



| Componente | |
|------------|---|
| (1) | Nome do produto |
| (2) | Número de série |
| (3) | Número de peça/Número de produto |
| (4) | Período de garantia |
| (5) | Descrição do modelo (somente em alguns modelos) |

Tenha estas informações disponíveis sempre que contactar o suporte técnico. Dependendo do modelo do computador, uma etiqueta de serviço está afixada à parte inferior do computador ou localizada no interior do compartimento da bateria ou sob a tampa de manutenção.

- Certificado de Autenticidade da Microsoft® – Contém a Chave de Produto do Windows. Pode necessitar da chave de identificação de produto para actualizar ou resolver problemas no sistema operativo. O Certificado de Autenticidade da Microsoft encontra-se dentro do compartimento da bateria.
- Etiqueta de regulamentação – Fornece informações de regulamentação sobre o computador. A etiqueta de regulamentação está afixada no interior do compartimento da bateria.
- Etiqueta ou etiquetas de certificação de comunicação sem fios (somente em alguns modelos) – Fornecem informações sobre dispositivos sem fios opcionais e as marcas de aprovação de alguns dos países ou regiões, onde os dispositivos foram aprovados para utilização. Se o modelo do computador incluir um ou mais dispositivos sem fios, estará afixada no computador uma ou mais etiquetas de certificação. Poderá necessitar destas informações quando viajar para o estrangeiro. As etiquetas de certificação da tecnologia sem fios estão afixadas no interior do compartimento da bateria.

- Etiqueta SIM (módulo de identidade do assinante) (somente em alguns modelos) – Fornece o ICCID (número de identificação da placa de circuitos integrados) do SIM. Esta etiqueta está localizada no interior do compartimento da bateria.
- Etiqueta do número de série do Módulo de banda larga móvel da HP (somente em alguns modelos) – Fornece o número de série do seu Módulo de banda larga móvel da HP. Esta etiqueta está localizada no interior do compartimento da bateria.

8 Especificações


Potência de entrada


As informações sobre energia fornecidas nesta seção podem ser úteis, caso tencione levar o computador para o estrangeiro.

O computador funciona com corrente contínua, que poderá ser fornecida por uma fonte de corrente alterna (CA) ou de corrente contínua (CC). A alimentação CA tem de fornecer uma tensão de 100 a 240 V, 50 a 60 Hz. Embora o computador possa ser ligado a uma fonte de corrente contínua independente, só deve ser alimentado através de um transformador ou de uma fonte de corrente contínua fornecidos e aprovados pela HP para utilização com o computador.

O computador pode funcionar com alimentação CC dentro das seguintes especificações.

| Potência de entrada | Classificação |
|-----------------------------|---------------------------|
| Tensão e corrente operativa | 18,5 V cc @ 3,5 A - 65 W |
| | – ou – |
| | 19,0 V cc @ 4,74 A - 90 W |

 **NOTA:** Este equipamento foi concebido para sistemas de alimentação TI na Noruega, com uma tensão fase a fase não superior a 240 V rms.

 **NOTA:** A corrente e a tensão de funcionamento do computador são indicadas na etiqueta de regulamentação do sistema.

Ambiente operativo

| Factor | Métricas | EUA |
|--|-------------------------|----------------------|
| Temperatura | | |
| Em funcionamento | 5°C a 35°C | 41°F a 95°F |
| Desligado | -20°C a 60°C | -4°F a 140°F |
| Humidade relativa (sem condensação) | | |
| Em funcionamento | 10% a 90% | 10% a 90% |
| Desligado | 5% a 95% | 5% a 95% |
| Altitude máxima (sem pressurização) | | |
| Em funcionamento | -15 m a 3.048 m | -50 pés a 10.000 pés |
| Desligado | -15 m a 12.192 m | -50 pés a 40.000 pés |

Índice Remissivo

- A**
aberturas de arrefecimento,
 identificar 13, 14, 20
altifalantes, identificar 11
ambiente operativo 53
antenas sem fios, identificar 17,
 18
antenas WLAN, identificar 17, 18
antenas WWAN, identificar 17,
 18
- B**
bateria, substituir 34
botão da luz do teclado,
 identificar 17
botão de ejeção da unidade
 óptica, identificar 15
botões
 ejeção da unidade óptica 15
 energia 7
 luz do teclado 17
 Painel Táctil direito 5
 Painel Táctil esquerdo 5
 ponteiro indicador direito 5
 ponteiro indicador esquerdo 4
- C**
câmara Web 17, 19
câmara Web, identificar 17, 19
chave do produto 50
compartimento da bateria 50
 identificar 20
compartimento de actualização,
 identificar 15
componentes
 ecrã 17
 lado direito 12
 lado esquerdo 15
 parte frontal 10
 parte inferior 20
 parte posterior 16
 parte superior 4
conector, alimentação 15
conector da bateria acessória,
 identificar 20
conector de ancoragem,
 identificar 20
conector de energia, identificar
 15
configuração da ligação à
 Internet 24
configuração da WLAN 24
configuração sem fios 24
Cópia de Segurança e Restauo
 46
Cópia de Segurança e Restauo
 do Windows 44
- D**
disco de reparação do sistema
 44
DisplayPort, identificar 12, 13
dispositivos apontadores
 definir preferências 30
dispositivo WLAN 50
DVD do sistema operativo
 Windows 7 48
- E**
energia, identificação do botão 7
entrada de áudio (microfone),
 identificação do conector 13
etiqueta da WLAN 50
etiqueta de certificação da
 comunicação sem fios 50
etiqueta do Bluetooth 50
etiqueta do certificado de
 autenticidade 50
- etiqueta do certificado de
 autenticidade da Microsoft 50
etiquetas
 Bluetooth 50
 certificação da comunicação
 sem fios 50
 certificado de autenticidade
 Microsoft 50
 manutenção 50
 Módulo de banda larga móvel
 da HP 51
 regulamentação 50
 SIM 51
 WLAN 50
- F**
fecho
 de libertação da bateria 20
 de libertação da tampa de
 manutenção 20
fecho de libertação da bateria 20
fecho de libertação da tampa de
 manutenção 20
fecho de libertação do ecrã 10
- G**
gesto de beliscar do Painel
 Táctil 33
gesto de deslocamento do Painel
 Táctil 33
gesto de zoom do Painel Táctil
 33
gestos do Painel Táctil
 beliscar 33
 deslocamento 33
 zoom 33

- I**
- informações de regulamentação
 - etiqueta de regulamentação 50
 - etiquetas de certificação da comunicação sem fios 50
 - interruptor interno do ecrã 17, 18
 - ISP, utilizar 23
- L**
- leitor, smart card 15
 - Leitor de cartões multimédia, identificar 15
 - leitor de impressões digitais, identificar 8
 - Leitor de smart card 15
 - Leitor de Smart Card
 - identificar 12
 - limpar o computador 42
 - luz da bateria 10
 - luz da câmara Web, identificar 17, 18
 - luz da câmara Web integrada, identificar 17, 18
 - luz da comunicação sem fios 6
 - luz da unidade de disco rígido 11
 - luz do Caps Lock, identificar 6
 - luz do Num Lock 6
 - luz do Painel Táctil, identificar 6
 - luz do teclado, identificar 18
 - luzes
 - bateria 10
 - câmara Web 17, 18
 - caps lock 6
 - energia 6, 10
 - Num Lock 6
 - Painel Táctil 6
 - sem fios 6
 - teclado 18
 - unidade de disco rígido 11
 - luzes de energia 6, 10
- M**
- microfone (entrada de áudio), identificação do conector 13
 - microfones internos, identificar 17, 18
 - módulo de memória
 - identificar 21
- N**
- nome e número do equipamento, computador 50
 - número de série 50
 - número de série, computador 50
 - num lock, teclado externo 29
- P**
- Painel Táctil
 - botões 4, 5
 - partição de recuperação 47
 - ponteiro indicador 4
 - pontos de restauro do sistema 44
 - porta 1394, identificar 15
 - porta do monitor externo 16
 - Porta eSATA 12, 13
 - portas
 - 1394 15
 - DisplayPort 12, 13
 - monitor externo 16
 - USB 12, 13
 - portas USB, identificar 12, 13, 15
 - Porta USB 3.0 15
 - potência de entrada 52
 - proteger o computador 42
- R**
- ranhura do cabo de segurança, identificar 13, 14
 - Ranhura ExpressCard 15
 - ranhuras
 - cabo de segurança 13, 14
 - ExpressCard 15
 - SIM 20
 - ranhura SIM, identificar 20
 - rato, externo
 - definir preferências 30
 - recuperação da unidade de disco
 - rígido 47
 - recuperação f11 47
 - rede sem fios, ligar 23
 - rede sem fios (WLAN),
 - equipamento necessário 24
 - restaurar a unidade de disco
 - rígido 47
 - router sem fios, configurar 25
- S**
- sistema operativo
 - chave do produto 50
 - etiqueta do certificado de autenticidade da Microsoft 50
- T**
- tampa de manutenção 21
 - tampa de manutenção, remover ou substituir 35
 - tecla com o logótipo do Windows, identificar 9
 - tecla de aplicações do Windows, identificar 9
 - teclado, externo
 - num lock 29
 - teclado numérico
 - identificar 28
 - numérico incorporado 9
 - teclado numérico, externo
 - utilizar 29
 - teclado numérico incorporado, identificar 9, 28
 - tecla esc, identificar 9
 - tecla fn, identificar 9, 26
 - tecla num lk, identificar 28
 - teclas
 - aplicações Windows 9
 - esc 9
 - fn 9
 - função 9
 - logótipo do Windows 9
 - teclas de atalho
 - ajustar o volume 27
 - aumentar a luminosidade do ecrã 27
 - aumentar o som dos altifalantes 27
 - carga da bateria 27
 - descrição 26
 - diminuir a luminosidade do ecrã 27
 - diminuir o som dos altifalantes 27
 - Suspensão 27
 - utilizar 26
 - teclas de atalho do teclado, identificar 26
 - teclas de função, identificar 9

teclas de luminosidade do ecrã
27

teclas de volume, identificar 27

tomada de auscultadores (saída
de áudio) 12, 13

tomada de entrada de áudio
(microfone), identificar 12

tomada de rede, identificar 16

tomada de saída de áudio
(auscultadores), identificar 12,
13

tomada do microfone (entrada de
áudio), identificar 12

tomada RJ-11 (modem),
identificar 16

tomada RJ-45 (rede), identificar
16

tomadas

- entrada de áudio (microfone)
12, 13
- rede 16
- RJ-11 (modem) 16
- RJ-45 (rede) 16
- saída de áudio
(auscultadores) 12, 13

TouchPad

- utilizar 30

U

unidade de disco rígido

- instalar 39
- remover 37

unidade de disco rígido,
identificar 21

V

viajar com o computador 50

W

WLAN

- ligar 24
- proteger 25

Z

zona do Painel Táctil, identificar
4