



HP Deskjet 2540 All-in-One series



---

# Мазмұны

<b>1 HP Deskjet 2540 series анықтамасы .....</b>	<b>1</b>
<b>2 HP Deskjet 2540 series принтері туралы білу .....</b>	<b>3</b>
Принтер бөлшектері .....	4
Басқару тақтасы мүмкіндіктері .....	5
Сымсыз қосылым параметрлері .....	6
Күй жарығы .....	7
Автоматты түрде өшіру .....	10
<b>3 Басып шығару .....</b>	<b>11</b>
Құжаттарды басып шығару .....	12
Фотосуреттерді басып шығару .....	14
Хатқалталарды басып шығару .....	16
HP wireless direct құрылғысымен басып шығару .....	17
Ең көп нүкте/дюйм ажыратымдылығын пайдалану арқылы басып шығару .....	20
Дұрыс басып шығару туралы кеңестер .....	21
<b>4 Қағаз негізгілері .....</b>	<b>23</b>
басып шығаруға арналған ұсынылған қағаздар .....	24
Басып шығару құралын жүктеу .....	26
<b>5 Көшіру және сканерлеу .....</b>	<b>31</b>
Құжаттарды көшіру .....	32
Компьютерге сканерлеу .....	34
Дұрыс көшіру туралы кеңестер .....	36
Дұрыс сканерлеу туралы кеңестер .....	37
<b>6 Сия картриждарымен жұмыс істеу .....</b>	<b>39</b>
Өлшенген сия деңгейлерін тексеру .....	40
Сия жабдықтарына тапсырыс беру .....	41
Дұрыс картриждерді таңдау .....	42

Сия картридждерін ауыстыру .....	43
Жалғыз картридж күйін пайдалану .....	45
Сия картриджының кепілдігі туралы мәлімет .....	46
Картридждармен жұмыс істеу туралы кеңестер .....	47
<b>7 Қосылымы .....</b>	<b>49</b>
Wi-Fi Protected Setup (WPS үшін - WPS маршрутизаторы қажет) .....	50
Дәстүрлі сымсыз қосылым (маршрутизатор қажет) .....	52
USB қосылымы (желілік қосылым емес) .....	54
USB қосылымын сымсыз желі қосылымына өзгерту .....	55
Принтерге маршрутизаторсыз сымсыз қосылым арқылы қосыңыз. ....	56
Желілік принтерді орнату және пайдалану туралы кеңестер .....	57
Принтердің қосымша бақару құралдары (желілік принтерлер үшін) .....	58
<b>8 Мәселені шешу .....</b>	<b>61</b>
Басып шығару сапасын жақсарту .....	62
Қағаз кептелістерін жою .....	66
Басып шығару мүмкін емес .....	69
Принтер жылжымасын тазалау .....	73
Ақаулығы бар картриджды анықтау .....	74
Науаларды дайындаңыз .....	75
Көшіру және сканерлеу қателерін түзету .....	76
Принтердегі ақау .....	77
Сия картриджындағы ақау .....	78
Бұрынғы нұсқадағы картридждар .....	80
Желі .....	81
HP қолдау қызметі .....	82
<b>Қосымша а Техникалық мәліметтер .....</b>	<b>85</b>
Hewlett-Packard Company ескертулері .....	86
Техникалық сипаттамасы .....	87
Қоршаған ортаны қорғайтын өнім бағдарламасы .....	91
Басқару ескертпелері .....	94
<b>Индекс .....</b>	<b>103</b>

---

# 1 HP Deskjet 2540 series анықтамасы

HP Deskjet 2540 series принтерін қалай пайдалануды үйрену

- [Принтер бөлшектері 4-бетте](#)
- [Басқару тақтасы мүмкіндіктері 5-бетте](#)
- [Басып шығару құралын жүктеу 26-бетте](#)
- [Құжаттарды көшіру 32-бетте](#)
- [Компьютерге сканерлеу 34-бетте](#)
- [Басып шығару 11-бетте](#)
- [Сия картридждерін ауыстыру 43-бетте](#)
- [Қағаз кептелістерін жою 66-бетте](#)
- [Өлшенген сия деңгейлерін тексеру 40-бетте](#)




---

## 2 HP Deskjet 2540 series принтері туралы білу

- [Принтер бөлшектері](#)
- [Басқару тақтасы мүмкіндіктері](#)
- [Сымсыз қосылым параметрлері](#)
- [Күй жарығы](#)
- [Автоматты түрде өшіру](#)

## Принтер бөлшектері




1	Кіріс науасы
2	Кіріс науасының қорғанышы
3	Картридждар
4	Қақпак
5	Қақпакты кері бұрау
6	Негізгі науа үшін қағаз енін бағыттаушы
7	Басқару тақтасы
8	Картриджға кіретін есік
9	Шығару науасы
10	Шығару науасын ұзартқыш (науаны ұзартқыш деп те аталады)
11	Сканер әйнегі



12	Артқы USB порты
13	Қуат көзіне қосу.



## Басқару тақтасы мүмкіндіктері



Мүмкіндік	Сипаттама
1	<b>Қосу</b> түймешік: Құрылғыны қосады немесе сөндіреді. Принтер өшірулі болған кезде қуат аз мөлшерде тұтынылады. Қуатты толығымен өшіру үшін құрылғыны сөндіріп, принтерді өшіріп, қуат сымын ток көзінен ажыратыңыз.
2	<b>Болдырмау</b> түймешік: Ағымдағы әрекетті тоқтатады.
3	<b>Сымсыз</b> күйінің жарығы және түймешігі: Көк түсті шам сымсыз қосылым бар екенін көрсетеді. Принтердің сымсыз байланыс мүмкіндіктерін қосу үшін түймені басыңыз. Wi-Fi Protected Setup (WPS) басу түймесінің режимін іске қосу үшін жарық жыпылықтағанша түймені басып тұрыңыз.
4	<b>Wireless Direct</b> (Сымсыз тікелей) күй шамы және түйме: Ақ түсті шам HP wireless direct күйін білдіреді. HP wireless direct құрылғысын қосу немесе өшіру үшін түймені басыңыз.
5	<b>Начать копировать в черном цвете (Қара түсте басып шығаруды бастау)</b> түймешік: Ақ-қара көшірмелеу жұмысын бастайды. Басып шығару кателері дұрысталғаннан кейін жалғастыру түймешігі ретінде әрекет етеді.
6	<b>Начать копирование в черном цвете (Қара түсте көшіруді бастау)</b> түймешік: Түсті көшірмелеу жұмысын бастайды. Басып шығару кателері дұрысталғаннан кейін жалғастыру түймешігі ретінде әрекет етеді.
7	<b>Назар аударыңыз</b> шамы: Қағаздың кептелуін, принтерде қағаз болмауын немесе назарыңызды талап ететін жағдайды көрсетеді.
8	<b>Картридждер</b> шамдары: Төмен сия деңгейін немесе басып шығару картриджінің ақаулығын көрсетеді.
9	<b>Басқару тақтасының дисплейі:</b> Көшірмелер санын, мультимедиялық қате және сымсыз күйді білдіреді.

## Сымсыз қосылым параметрлері




Принтердің сымсыз байланыс мүмкіндіктерін қосу үшін [Сымсыз](#) түймесін басыңыз.

- Принтер сымсыз желіге қосылып тұрса, сымсыз қосылым жарығы қара көк түсті болып жанады. Жұмыс барысында принтер дисплейінде сымсыз байланыс белгішесі мен сигнал жолағы көрсетіліп отырады.
- Егер сымсыз қосылым өшірілсе, сымсыз қосылым жарығы өшірулі болады.
- Сымсыз қосылым қосылса (сымсыз радио қосылса) және сымсыз қосылым жоқ болса, сымсыз қосылым жарығы жыпылықтап тұрады. Сол уақытта дисплейде сымсыз қосылым қуаттылығы көрсеткішін көрсетеді.





Қалай орындаймын?	Нұсқаулар
Желі конфигурациясының бетін басып шығарыңыз. Желі конфигурациясының бетінде желі күйі, хост атауы, желі атауы және басқа да мәліметтер көрсетіледі.	Принтердің басқару тақтасындағы <a href="#">Сымсыз</a> және <a href="#">Начать копировать в черном цвете</a> (Қара түсте басып шығаруды бастау) түймесін бір уақытта басыңыз.
Сымсыз желіні тексеру есебін басып шығарыңыз. Сымсыз желіні тексеру есебінде сымсыз желі күйі және сымсыз байланыс сигналының күші үшін диагностикалық нәтижелер, сондай-ақ анықталған желілер туралы ақпарат және басқа да мәліметтер көрсетіледі.	Принтердің басқару тақтасындағы <a href="#">Сымсыз</a> және <a href="#">Начать копировать в черном цвете</a> (Қара түсте басып шығаруды бастау) түймесін бір уақытта басыңыз.
Желі параметрлерін әдепкі параметрлерге қалпына келтіріңіз.	Принтердің басқару тақтасындағы <a href="#">Сымсыз</a> және <a href="#">Болдырмау</a> түймесін бір уақытта басып, 5 секунд ұстап тұрыңыз.
Сымсыз қосылымды қосыңыз немесе өшіріңіз.	Принтердің басқару тақтасындағы <a href="#">Сымсыз</a> түймесін басыңыз.
WPS қосылымын орнатыңыз.	<a href="#">Wi-Fi Protected Setup (WPS үшін - WPS маршрутизаторы қажет) 50-бетте</a>

# Күй жарығы

Принтер қосулы кезде Қосу түймесінің шамы жанып тұрады. Принтер жұмысты өңдеп жатқан кезде Қосу түймесінің шамы жыпылықтап тұрады. Қосымша жыпылықтайтын шамдар дұрысталуы қажет қателерді білдіреді. Жыпылықтайтын шамдар және орындалуы қажет әрекеттер туралы қосымша ақпаратты төменнен қараңыз.

Жарық режимі	Себеп және шешім
<p>Назар аударыңыз шамы жыпылықтап тұр.</p> 	<ul style="list-style-type: none"><li>Басып шығару орындалып жатқанда шығару науасы жабық тұр. Шығару науасын ашыңыз.</li><li>Сканнер істемейді. Принтерді өшіріп, қосыңыз.</li></ul> <p>Егер қате кетпесе, HP компаниясына хабарласыңыз. Сканнер жұмыс істемесе де принтер басып шығара береді.</p>
<p>Назар аударыңыз шамы және екі картридж жарықтары жыпылықтап тұр.</p> 	<ul style="list-style-type: none"><li>Картридждің кіру есігі ашық. Картриджға қол жеткізу есігін жабыңыз. Қосымша ақпарат алу үшін <a href="#">Науаларды дайындаңыз 75-бетте</a> бөлімін қараңыз.</li><li>Картридж есігі ашық және бір не одан көп сия картриждері қате күйінде. Сия картриждерін алып, қайта салыңыз, сонан соң картридж есіктерін жабыңыз.</li><li>Принтер ішіндегі картридж жылжымасы бітеліп қалған. Картридждің кіру есігін ашыңыз, жылжымада кедергі жоқ екенін тексеріңіз. Жылжыманы оңға жылжытыңыз, картридждің кіру есігін жабыңыз және содан кейін жалғастыру үшін <a href="#">Болдырмау</a> түймесінен басқа кез келген түймені басыңыз. Қосымша ақпаратты <a href="#">Принтер жылжымасын тазалау 73-бетте</a> бөлімінен қараңыз.</li></ul>
<p>Картридж шамдарының екеуі де жыпылықтап тұр.</p> 	<p>Картриждердің екеуі де жоқ немесе таспа алынып тасталмаған не ақауы бар.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Картриждерді орнатыңыз немесе қызғылт таспаны картрижден алып тастаңыз не ақауы бар картриждерді ауыстырыңыз. Қосымша ақпарат алу үшін <a href="#">Сия картриждерін ауыстыру 43-бетте</a> бөлімін қараңыз.</li><li>Басып шығару сапасы төмен болса, картрижді ауыстырған жөн. Қосымша ақпарат алу үшін <a href="#">Сия картриждерін ауыстыру 43-бетте</a> бөлімін қараңыз.</li><li>Сия картриждерінің ақауы барын анықтаңыз. Қосымша ақпарат алу үшін <a href="#">Ақаулығы бар картрижды анықтау 74-бетте</a> бөлімін қараңыз.</li></ul>

Жарық режимі	Себеп және шешім
<p>Бір картридж жарығы жыпылықтап тұр.</p> 	<p>Картридж шамы жыпылықтап тұрса, тиісті картриджде ақау бар деген сөз. Картридж қате орнатылған, үйлесімді емес немесе сия мөлшері аз болуы мүмкін.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Компьютеріңіздің экранында хабарламаны көрсеңіз, қатенің қосымша мәліметін хабарламадан қараңыз.</li> <li>• Компьютер экранында хабарлама жоқ болса, картриджді алып және қайта енгізіп көріңіз.</li> <li>• Принтеріңіз үшін дұрыс HP картриджін пайдаланып отырғаныңызды растаңыз.</li> <li>• Басып шығару сапасы төмен болса, картриджді ауыстырған жөн. Қосымша ақпарат алу үшін <a href="#">Сия картриждерін ауыстыру 43-бетте</a> бөлімін қараңыз.</li> </ul>
<p>Мультимедиа қатесі және Назар аударыңыз шамы индикаторы жыпылықтап тұр.</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Қағаз жоқ немесе қағаз берілмейді.</li> </ul> <p>Қағазды салыңыз, сонан соң басып шығаруды жалғастыру үшін <a href="#">Болдырмау</a> түймесінен басқа кез келген түймені басыңыз. Қосымша ақпарат алу үшін <a href="#">Басып шығару құралын жүктеу 26-бетте</a> бөлімін қараңыз.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Қағаз кептелісі бар.</li> </ul> <p>Қағаз кептелісін жойыңыз. Қағазды салыңыз, сонан соң басып шығаруды жалғастыру үшін <a href="#">Болдырмау</a> түймесінен басқа кез келген түймені басыңыз. Қағаз кептелісін тазарту туралы қосымша ақпарат алу үшін <a href="#">Қағаз кептелістерін жою 66-бетте</a> бөлімін қараңыз.</p>
<p>Картридж жарықтарының екеуі де жанып тұр.</p> 	<p>Сия картриждерінің екеуінде де сия аз және тез арада ауыстырылуы қажет.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Қалған сия картриждерін пайдаланып, басып шығаруды жалғастырыңыз. Сонымен қатар, басып шығарылатын құжаттар сапасына зиян келуі мүмкін.</li> <li>• Басып шығару сапасы төмен болса, картриждерді ауыстырған жөн. Қосымша ақпарат алу үшін <a href="#">Сия картриждерін ауыстыру 43-бетте</a> бөлімін қараңыз.</li> </ul>
<p>Бір картридж жарығы жанып тұр.</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Сәйкес картридждің сиясы аз және тез арада ауыстырылуы қажет. <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Қалған сия картриждерін пайдаланып, басып шығаруды жалғастырыңыз. Сонымен қатар, басып шығарылатын құжаттар сапасына зиян келуі мүмкін.</li> <li>◦ Басып шығару сапасы төмен болса, картриджді ауыстырған жөн. Қосымша ақпарат алу үшін <a href="#">Сия картриждерін ауыстыру 43-бетте</a> бөлімін қараңыз.</li> </ul> </li> <li>• Тиісті картрижде әлі таспа бар, жоқ немесе жалған. <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Картриждерді орнатыңыз немесе қызғылт таспаны картрижден алып тастаңыз не ақауы бар картриждерді ауыстырыңыз. Қосымша</li> </ul> </li> </ul>

Жарық режимі	Себеп және шешім
	<p>ақпарат алу үшін <a href="#">Сия картриждерін ауыстыру 43-бетте</a> бөлімін қараңыз.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Картрижде ақау бар екенін анықтаңыз. Қосымша ақпарат алу үшін <a href="#">Ақаулығы бар картриджды анықтау 74-бетте</a> бөлімін қараңыз.</li> <li>Егер сия картриджі жалған болса, басып шығаруды жалғастыру үшін тиісті сия картриджін түпнұсқа HP сия картриджімен алмастырыңыз немесе <a href="#">Болдырмау</a> түймесінен басқа, кез келген түймені басыңыз.</li> </ul>
<p>Қосу түймесінің жарығы, Сымсыз күй жарығы, Wireless Direct (Сымсыз тікелей) күй шамы, “E” әрпі, мультимедиа қатесі индикаторы, сымсыз қосылым қуаты индикаторы, Назар аударыңыз шамы және екі картридж жарықтары жыпылықтап тұр.</p> 	<p>Принтер қате күйінде.</p> <p>Қате күйінен шығу үшін принтерді қайта орнатыңыз.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Принтерді өшіріңіз.</li> <li>2. Қуат сымын ажыратыңыз.</li> <li>3. Бір минут күтіп, қуат сымын қайта жалғаңыз.</li> <li>4. Принтерді қосыңыз.</li> </ol> <p>Егер қате кетпесе, HP компаниясына хабарласыңыз.</p>
<p>Сымсыз күй жарығы жыпылықтап тұр және сигнал жолағы айналып тұр.</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Принтер сымсыз желі қосылымын жасауда.</li> <li>• WPS байланысы орнатылуда.</li> </ul>
<p>Сымсыз күй жарығы жыпылықтап тұр және сымсыз қосылым қуаты индикаторы жанып тұр.</p> 	<p>Сымсыз қосылым сигналы жоқ.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Сымсыз маршрутизатор немесе қатынас нүктесі қосулы екенін тексеріңіз.</li> <li>• Принтерді сымсыз байланыс маршрутизаторына жақынырақ қойыңыз.</li> </ul>
<p>Сымсыз күй жарығы және сымсыз байланыс қуаты индикаторы жыпылықтап тұр.</p> 	<p>Принтер сымсыз желі жасауда ақауға ұшырады, қате пайда болды немесе WPS байланысын пайдалану кезінде аяқас сеанс анықталды.</p> <p>Қатені жою үшін <a href="#">Сымсыз</a> түймесін басып, сымсыз қосылымды өшіріңіз.</p>

## Автоматты түрде өшіру

Автоматты түрде өшіру параметрі принтер қосылған кезде автоматты түрде күшіне енеді. Принтерде Автоматты түрде өшіру параметрі қосулы кезде қуатты үнемдеу үшін, 2 сағат бойы әрекетсіз қалған жағдайда, принтер автоматты түрде өшіріледі. **Автоматты түрде өшіру принтерді толықтай өшіреді, сондықтан оны қайта қосу үшін Қосу түймесін басыңыз.** Сымсыз немесе Ethernet желісін қолдайтын принтер үлгілерінде сымсыз немесе Ethernet қосылымы жасалған кезде Автоматты түрде өшіру автоматты түрде өшірулі болады. Тіпті Автоматты түрде өшіру өшірілген болса да, қуатты үнемдеу үшін, 5 минут әрекетсіз қалған жағдайда, принтер Ұйқы режиміне өтеді.

Автоматты түрде өшіру параметрін принтер бағдарламалық жасақтамасы арқылы өзгертуге болады.

### Автоматты түрде өшіру параметрін өзгерту

1. Операциялық жүйеге байланысты принтер бағдарламалық жасақтамасы ашу үшін келесі әрекеттердің бірін орындаңыз:
  - **Windows 8:** Пуск (Бастау) экранында экрандағы бос аймақты тінтуірдің оң жағымен басып, бағдарламалар панеліндегі **Все программы** (Барлық бағдарламалар) түймешігін басып, кейін принтер аты бар белгішені басыңыз.
  - **Windows 7, Windows Vista** және **Windows XP:** Компьютеріңіздегі жұмыс үстелінен **Пуск** (Бастау) түймешігін басыңыз, **Все программы** (Барлық бағдарламалар) таңдаңыз, **HP** түймешігін басыңыз, **HP Deskjet 2540 series** басыңыз және **HP Deskjet 2540 series** басыңыз.
2. Принтердің құралдар тақтасына кіру үшін принтер бағдарламалық жасақтамасы тармағынан **Басып шығару және сканерлеу** бөлімін, сонан соң **Принтерді басқару** бөлімін таңдаңыз.
3. Принтердің құралдар тақтасында **Кеңейтілген параметрлер түймесін** басып, экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

Параметрді өзгерткеннен кейін, принтер таңдалған параметрді орындайды.

---

## 3 Басып шығару

Осы бөлімде төмендегідей тақырыптар бар:

- [Құжаттарды басып шығару](#)
- [Фотосуреттерді басып шығару](#)
- [Хатқалталарды басып шығару](#)
- [HP wireless direct құрылғысымен басып шығару](#)
- [Ең көп нүкте/дюйм ажыратымдылығын пайдалану арқылы басып шығару](#)
- [Дұрыс басып шығару туралы кеңестер](#)

# Құжаттарды басып шығару

## Қағазды салыңыз

1. Шығыс науасының ашық болуын тексеріңіз.
2. Кіріс науасына қағаздың жүктелгенін тексеріңіз.



## Құжатты басып шығару

1. Бағдарламалық құралдағы **Печать** (Басып шығару) түймешігін басыңыз.
2. Принтердің таңдалғанына көз жеткізіңіз.
3. **Свойства** (Сипаттар) тілқатысу терезесін ашатын түймешікті басыңыз.

Бағдарламалық құрал қосымшасына байланысты бұл түймешік **Свойства** (Сипаттар), **Опции** (Опциялар), **Установка принтера** (Принтерді орнату), **Свойства принтера** (Принтер сипаттары), **Принтер** немесе **Предпочтения** (Таңдаулы параметрлер) деп аталуы мүмкін.

4. Қажетті параметрлерді таңдаңыз.
  - **Расположение** (Орналасу) қойындысында **Портрет** немесе **Пейзаж** бағдарын таңдаңыз.
  - Принтер драйверінің **Қағаз/Сапа** қойындысындағы **Медиа** ашылмалы тізімінен қажетті қағаз түрін және басып шығару сапасын таңдаңыз.
  - **Размер бумаги** (Қағаз өлшемі) ашылмалы мәзірінен сәйкес қағаз түрін таңдау үшін **Дополнительный** (Қосымша) қойындысын басыңыз.
5. **Сипаттар** диалогтық терезесін жабу үшін **ОК** түймешігін басыңыз.
6. Басып шығаруды бастау үшін **Печать** (Басып шығару) немесе **ОК** түймешігін басыңыз.

## Беттің екі жағына басып шығару (Mac OS X)

1. Бағдарламалық құралдағы **Басып шығару** түймешігін басыңыз.
2. Принтердің таңдалғанын тексеріңіз.
3. **Свойства** (Сипаттар) тілқатысу терезесін ашатын түймешікті басыңыз.

Бағдарламалық құрал қосымшасына байланысты бұл түймешік **Свойства** (Сипаттар), **Опции** (Опциялар), **Установка принтера** (Принтерді орнату), **Свойства принтера** (Принтер сипаттары) немесе **Принтер** немесе **Предпочтения** (Таңдаулылар) деп аталуы мүмкін.

4. Қажетті параметрлерді таңдаңыз.



- **Орналасу** қойындысында **Портрет** немесе **Пейзаж** бағдарын таңдаңыз.
  - **Бумага/Качество** (Қағаз/Сапа) қойындысын нұқып, **Носители** (Медиа құралы) ашылмалы мәзірінен сәйкес қағаз түрін таңдаңыз және сапалы түрде басып шығарыңыз.
  - **Допонительный** (Қосымша) қойындысында **Размер бумаги** (Қағаз өлшемі) ашылмалы мәзірінен сәйкес қағаз түрін таңдаңыз.
5. **Орналасу** қойындысындағы **Екі жағына қолмен басып шығару** ашылмалы тізімінен тиісті опцияны таңдаңыз.
  6. Басып шығару үшін **ОК** түймешігін басыңыз.
  7. Құжаттың тек жұп беттері басып шығарылғаннан кейін құжатты шығару науасынан алып тастаңыз.
  8. Экрандағы нұсқауларды орындаңыз, қағаздардың бос жағын жоғары, беттің жоғарғы жағын төмен қаратып науаға қайта орналастырыңыз, сонан соң **Жалғастыру** түймесін басыңыз.

# Фотосуреттерді басып шығару

## Фотосурет қағазын салыңыз

1. Шығыс науасының ашық болуын тексеріңіз.
2. Кіріс науасынан барлық қағазды алып тастаңыз, кейін фотосурет қағазының басылып шығарылатын бетін жоғары қаратып салыңыз.




## Фотосуретті фотосурет қағазында басып шығару үшін

1. Бағдарламалық жасақтаманың **Файл (Файл)** мәзірінде **Печать (Басып шығару)** түймесін басыңыз.
2. Принтер таңдалғанын тексеріңіз.
3. **Свойства (Сипаттар)** диалогтық терезесін ашатын түймешікті басыңыз.


Бағдарламалық жасақтама қосымшасына байланысты бұл түймешік **Свойства (Сипаттар)**, **Опции (Опциялар)**, **Установка принтера (Принтерді орнату)**, **Свойства принтера (Принтердің сипаттары)**, **Принтер** немесе **Предпочтения (Таңдаулы параметрлер)** деп аталуы мүмкін.

4. Қажетті параметрлерді таңдаңыз.
  - **Орналасу** қойындысында **Портрет** немесе **Пейзаж** бағдарын таңдаңыз.
  - Принтер драйверінің **Қағаз/Сапа** қойындысындағы **Медиа** ашылмалы тізімінен қажетті қағаз түрін және басып шығару сапасын таңдаңыз.
  - **Размер бумаги (Қағаз өлшемі)** ашылмалы мәзірінен сәйкес қағаз түрін таңдау үшін **Дополнительный (Қосымша)** қойындысын басыңыз.

 **ЕСКЕРІМ:** Ең үлкен нүкте/дюйм өлшемі үшін **Бумага/Качество (Қағаз/Сапа)** қойындысына өтіп, **Фото бумага, Высокое качество (Фотосурет қағазы, Ең жақсы сапа)** опциясын **Мультимедиа** ашылмалы тізімінен таңдаңыз. Одан кейін, **Дополнительное (Қосымша)** қойындысына өтіп, **Да (Иә)** опциясын **Максимум пиксель/дюйм print (Ең үлкен нүкте/дюйм өлшемі)** ашылмалы тізімінен таңдаңыз. Сұр реңкте ең көп нүкте/дюйм ажыратымдылығын басып шығару қажет болса, **Жоғары сапалы сұр реңк** параметрін **Сұр реңкте басып шығару** ашылмалы тізімінен таңдауға болады.

5. Сипаттар диалогтық терезесіне оралу үшін **ОК** түймешігін басыңыз.
6. **Басып шығару** диалогтық терезесінде **ОК** түймешігін басып, **Басып шығару** немесе **ОК** түймешігін басыңыз.


---

 **ЕСКЕРІМ:** Басып шығару аяқталғаннан кейін қолданылмаған фотосурет қағазын науадан алып тастаңыз. Басып шығару сапасының төмендеуіне әкеп соқтыруы мүмкін қағаз бұратыла бастауы мүмкін.

---

## Хатқалталарды басып шығару

HP Deskjet 2540 series кіріс науасына бір немесе бірнеше хатқалталар салуға болады. Жылтырақ немесе бедерлі хатқалталарды немесе қыстырғыштары мен терезелері бар хатқалталарды пайдаланбаңыз.

 **ЕСКЕРІМ:** Хатқалталарға басылып шығарылатын мәтінді пішімдеу туралы толық мәліметтерді word бағдарламасындағы анықтама файлдарынан қараңыз.

### Хатқалталарды жүктеу

1. Шығыс науасының ашық болуын тексеріңіз.
2. Қағаз бағыттауышын солға қарай соңына дейін жылжытыңыз.
3. Хатқалталарды науаның оң жағына орналастырыңыз. Басып шығарылатын бет жоғары қаратылуы қажет.
4. Хатқалталарды принтердің ішіне тоқталғанша итеріңіз.
5. Қағаз бағыттауышын хатқалталардың шетіне тиетіндей етіп жылжытыңыз.



### Хатқалтаны басып шығару

1. Бағдарламалық жасақтаманың **Файл (Файл)** мәзірінде **Печать (Басып шығару)** түймесін басыңыз.
2. Принтердің таңдалғандығын тексеріңіз.
3. **Свойства (Сипаттар)** диалогтық терезесін ашатын түймешікті басыңыз.

Бағдарламалық құрал қосымшасына байланысты бұл түймешік **Свойства (Сипаттар)**, **Опции (Параметрлер)**, **Установка принтера (Принтерді орнату)**, **Свойства принтера (Принтер сипаттары)**, **Принтер** немесе **Предпочтения (Таңдаулы параметрлер)** деп аталуы мүмкін.

4. Қажетті параметрлерді таңдаңыз.
  - **Орналасу** қойындысында **Портрет** немесе **Пейзаж** бағдарын таңдаңыз.
  - Принтер драйверінің **Қағаз/Сапа** қойындысындағы **Медиа** ашылмалы тізімінен қажетті қағаз түрін және басып шығару сапасын таңдаңыз.
  - **Размер бумаги (Қағаз өлшемі)** ашылмалы мәзірінен сәйкес қағаз түрін таңдау үшін **Дополнительный (Қосымша)** қойындысын басыңыз.
5. **Басып шығару** диалогтық терезесінде **ОК** түймешігін басып, **Басып шығару** немесе **ОК** түймешігін басыңыз.

# HP wireless direct құрылғысымен басып шығару


HP wireless direct арқылы компьютерден, смартфоннан, планшеттен немесе сымсыз жұмыс істейтін құрылғыдан сымсыз түрде басып шығара аласыз—бар сымсыз желіге қосылмай-ақ.

HP wireless direct пайдаланғанда келесі нұсқауларды ескеріңіз:

- Компьютеріңіз немесе мобильді құрылғыңыздың қажетті бағдарлама жасақтамасы бар екенін тексеріңіз:  
  
Егер компьютер қолданып жатқан болсаңыз, принтерге ұсынылған принтердің бағдарламалық жасақтамасы орнатылғанын тексеріңіз.
- Егер мобильді құрылғы пайдаланып жатқан болсаңыз, үйлесімді басып шығару бағдарламасын орнатқаныңызды тексеріңіз. Мобильді басып шығару туралы қосымша ақпарат алу үшін мына сайтқа кіріңіз [www.hp.com/global/us/en/eprint/mobile\\_printing\\_apps.html](http://www.hp.com/global/us/en/eprint/mobile_printing_apps.html).
- Принтерде HP wireless direct қосылып тұрғанын тексеріңіз және егер қажет болса қауіпсіздікті қосыңыз. Қосымша ақпарат алу үшін [Принтерге маршрутизаторсыз сымсыз қосылым арқылы қосыңыз. 56-бетте](#) бөлімін қараңыз.
- Бес компьютер мен мобильді құрылғыға дейін бір HP wireless direct байланысын пайдалана алады.
- HP wireless direct сондай-ақ, принтер USB кабелін пайдаланатын компьютерге немесе желіге қосылып тұрғанда пайдаланыла алады.
- HP wireless direct интернетке компьютерді, мобильді құрылғыны немесе принтерді қоса алмайды.

 [Қосымша ақпарат алу үшін желіге өту мақсатында осы жерді басыңыз.](#)

---

 **ЕСКЕРІМ:** Бұл уақытта осы веб-сайттар барлық тілдерде қол жетімді болмауы мүмкін.

---

Осы бөлімде төмендегідей тақырыптар бар:


- [Сымсыз жұмыс істейтін мобильді құрылғыдан басып шығару](#)
- [Сымсыз жұмыс істейтін компьютерден басып шығару](#)

## Сымсыз жұмыс істейтін мобильді құрылғыдан басып шығару

Мобильді құрылғыңызға үйлесімді басып шығару бағдарламасын орнатқаныңызды тексеріңіз. Қосымша ақпарат алу үшін мына сайтқа кіріңіз [www.hp.com/global/us/en/eprint/mobile\\_printing\\_apps.html](http://www.hp.com/global/us/en/eprint/mobile_printing_apps.html).

1. Принтердегі HP wireless direct қосылғандығын тексеріңіз. Қосымша ақпарат алу үшін [Принтерге маршрутизаторсыз сымсыз қосылым арқылы қосыңыз. 56-бетте](#) бөлімін қараңыз.
2. Мобильді құрылғыдағы Wi-Fi байланысын қосыңыз. Қосымша ақпаратты мобильді құрылғымен бірге берілген құжаттан қараңыз.

---

 **ЕСКЕРІМ:** Мобильді құрылғыңыз Wi-Fi байланысын қолдамаса, HP wireless direct пайдалану мүмкін емес.

---

3. Мобильді құрылғыдан жаңа желіге қосылыңыз. Әдетте жаңа сымсыз желі немесе қол жеткізу нүктесіне қосылу үшін пайдаланылатын процесті пайдаланыңыз. HP-Print-\*\*-Deskjet 2540 series сияқты сымсыз желілер тізімінен HP wireless direct атауын таңдаңыз, мысалы (бұл жердегі \*\* принтерді анықтау үшін берілген бір мәнді таңбалар болып табылады).

Егер HP wireless direct қауіпсіздікпен қосылған болса, онда ұсынылған кезде құпия сөзді енгізіңіз.

4. Құжатты басып шығарыңыз.

## Сымсыз жұмыс істейтін компьютерден басып шығару

1. Принтердегі HP wireless direct қосылғандығын тексеріңіз. Қосымша ақпарат алу үшін [Принтерге маршрутизаторсыз сымсыз қосылым арқылы қосыңыз. 56-бетте](#) бөлімін қараңыз.
2. Компьютердің Wi-Fi байланысын қосыңыз. Қосымша ақпаратты компьютерде берілген құжаттан қараңыз.



**ЕСКЕРІМ:** Компьютеріңіз Wi-Fi байланысын қолдамайтын болса, HP wireless direct пайдалану мүмкін емес.

3. Компьютерден жаңа желіге қосылыңыз. Әдетте жаңа сымсыз желі немесе қол жеткізу нүктесіне қосылуға пайдаланылатын процесті пайдаланыңыз. HP-Print-\*\*-Deskjet 2540 series сияқты көрсетілген сымсыз желілер тізімінен HP wireless direct атауын таңдаңыз (бұл жердегі \*\* принтерді анықтау үшін берілген бір мәнді таңбалар болып табылады).

Егер HP wireless direct қауіпсіздікпен қосылған болса, онда ұсынылған кезде құпия сөзді енгізіңіз.

4. Егер принтер орнатылып сымсыз желі арқылы компьютерге қосылған болса, 5 қадамға өтіңіз. Егер принтер орнатылып компьютерге USB кабелі арқылы қосылған болса, HP wireless direct қосылымын пайдаланатын принтер бағдарламалық жасақтамасы орнату үшін төмендегі қадамдарды орындаңыз.

- a. Операциялық жүйеге қарай келесі әрекеттердің бірін орындаңыз:

- **Windows 8:** Пуск (Бастау) экранында экранның бос аймағына тінтуірдің оң жақ түймешігін басып, кейін бағдарлама панеліндегі **Все программы** (Барлық бағдарламалар) түймешігін басып, **Установка принтера и ПО** (Принтерді орнату және бағдарламалық жасақтама) белгішесін басыңыз.
- **Windows 7, Windows Vista және Windows XP:** Компьютердің жұмыс үстелінде Пуск (Бастау) түймешігін басып, **Все программы** (Барлық бағдарламалар) тармағын, **HP** тармағын таңдаңыз да, **HP DESKJET 2540 series** тармағын басыңыз және одан кейін **Установка принтера и ПО** (Принтерді орнату және бағдарламалық жасақтама) белгішесін басыңыз.

- ә. **Жаңа принтер қосу параметрін таңдаңыз.**

- б. **Параметры подключения** (Байланыс параметрлері) бағдарламалық жасақтама экраны пайда болған кезде **Беспроводной** (Сымсыз) параметрін таңдаңыз.  
Анықталған принтерлер тізімінен HP DESKJET 2540 series таңдаңыз.
  - в. Экрандағы нұсқауларды орындаңыз.
- 5. Құжатты басып шығарыңыз.

# Ең көп нүкте/дюйм ажыратымдылығын пайдалану арқылы басып шығару

Фотосурет қағаздарына жоғарғы сапалы, анық суреттерді басып шығару үшін, ең үлкен нүкте/дюйм өлшемін қолданыңыз.

Ең үлкен нүкте/дюйм өлшемінде басып шығаруға басқа параметрлерде басып шығаруға карағанда ұзағырақ уақыт кетеді және оған дисктен үлкен бос орын қажет.

## Ең үлкен нүкте/дюйм өлшемі режимінде басып шығару

1. Бағдарламалық жасақтаманың **Файл (Файл)** мәзірінде **Печать (Басып шығару)** түймесін басыңыз.
2. Принтердің таңдалғандығын тексеріңіз.
3. **Свойства (Сипаттар)** тілқатысу терезесін ашатын түймешікті басыңыз.

Бағдарламалық құрал қосымшасына байланысты бұл түймешік **Свойства (Сипаттар)**, **Опции (Параметрлер)**, **Установка принтера (Принтерді орнату)**, **Свойства принтера (Принтер сипаттары)**, **Принтер немесе Предпочтения (Таңдаулы параметрлер)** деп аталуы мүмкін.

4. **Бумага/Качество (Қағаз/Сапа)** қойындысын басыңыз.
5. Максималды нүкте/дюйм қатынасында басып шығару үшін **Мультимедиа** ашылмалы тізімінен **Фотосурет қағазы**, **Үздік сапа** опциясын таңдау керек.
6. **Дополнительный (Қосымша)** түймешігін басыңыз.
7. **Возможности принтера (Принтер мүмкіндіктері)** аймағындағы **Да(Иә)** түймешігін **Ең жоғарғы нүкте/дюйм өлшемі** ашылмалы терезесінен таңдаңыз.
8. **Размер бумаги (Қағаз өлшемі)** ашылмалы тізімінен сәйкес қағаз өлшемін таңдаңыз.
9. Жетілдірілген параметрлерді жабу үшін **ОК** түймешігін басыңыз.
10. **Направление (Бағыт)** параметрін **Расположение (Орналасу)** қойындысында растап, басып шығару үшін **ОК** түймешігін басыңыз.



## Дұрыс басып шығару туралы кеңестер

Дұрыс басып шығару үшін HP картридждері жеткілікті сиямен дұрыс жұмыс істеуі керек, қағазды дұрыс салу керек және құрылғыда тиісті параметрлер бар болуы керек. Басып шығару параметрлері көшіруге немесе сканерлеуге қолданылмайды.

### Сия туралы кеңестер

- HP компаниясының сия картридждерін пайдаланыңыз.
- Қара және үш түсті картридждарды бірдей дұрыс орнатыңыз.  
Қосымша ақпарат алу үшін [Сия картридждерін ауыстыру 43-бетте](#) бөлімін қараңыз.
- Сияның жеткілікті екеніне көз жеткізу үшін картридждердегі есептелген сия деңгейлерін тексеріңіз  
Қосымша ақпарат алу үшін [Өлшенген сия деңгейлерін тексеру 40-бетте](#) бөлімін қараңыз.
- Егер басып шығару сапасы жарамсыз болса, қосымша ақпарат алу үшін [Басып шығару сапасын жақсарту 62-бетте](#) бөлімін қараңыз.

### Қағаз салу кезіндегі кеңестер

- (Бір қағазды емес), қағаз дестесін салыңыз. Қағаз кептелісін болдырмау үшін дестедегі барлық қағаздың өлшемі мен түрі бірдей болуы керек.
- Қағаздың басып шығарылатын жағын жоғары қаратып салыңыз.
- Кіріс науасына салынған қағаздардың тегіс орналасуын және ұштары бүгілмеуін не жырылмауын қамтамасыз етіңіз.
- Барлық қағаздарға нық сәйкестендіру үшін кіріс науасындағы қағаз енінің бағыттауыштарын сәйкестендіріңіз. Кіріс науасындағы қағазды қағаз енінің бағыттауыштары майыстырмайтынын тексеріңіз.

Қосымша ақпарат алу үшін [Басып шығару құралын жүктеу 26-бетте](#) бөлімін қараңыз.

### Принтер параметрлері туралы кеңес

- Принтер драйверінің **Қағаз/Сапа** қойындысындағы **Медиа** ашылмалы тізімінен қажетті қағаз түрін және басып шығару сапасын таңдаңыз.
- **Қосымша параметрлер** диалогтық терезесіндегі **Paper Size** ашылмалы тізімнен дұрыс қағаз өлшемін таңдаңыз. **Қосымша параметрлер** диалогтық терезесіне кіру үшін **Расположение** (Орналасу) немесе **Қағаз/Сапасы** қойындысындағы **Қосымша** түймешігін басыңыз.
- Өдепкі басып шығару параметрлерін өзгерту үшін **Басып шығару және сканерлеу** түймешігін басып, принтердің бағдарламалық жасақтамадағы **Таңдаулы параметрлер** түймешігін басыңыз.

Операциялық жүйеңізге байланысты принтердің бағдарламалық жасақтамасын ашу үшін келесілердің біреуін орындаңыз:

- **Windows 8:** Пуск (Бастау) экранында экрандағы бос аймақты тінтуірдің оң жағымен басып, бағдарламалар панеліндегі **Все программы** (Барлық бағдарламалар) түймесін басып, кейін принтер аты бар белгішені басыңыз.
- **Windows 7, Windows Vista, және Windows XP:** Компьютердің жұмыс үстелінде **Пуск** (Бастау) түймесігін басыңыз, **Все программы** (Барлық бағдарламалар) белгішесін таңдаңыз, **HP** басыңыз, **HP Deskjet 2540 series** басыңыз және содан кейін **HP Deskjet 2540 series** басыңыз.
- Тек қана қара сияны қолданып, құжатты ақ және қара түсте басып шығаруды қаласаңыз, **Дополнительный** (Қосымша) түймесігін басыңыз. **Печатать как полутоновое** (Сұр реңкте басып шығару) ашылмалы мәзірінен **Только черные чернила** (Тек қана қара сия) параметрін таңдап, **ОК** түймесігін басыңыз.

## Жазбалар

- HP компаниясының сия картридждері бірнеше рет жақсы нәтижелерге оңай қол жеткізу үшін жасалып, HP принтерлерімен және қағаздарымен тексеріледі.



**ЕСКЕРІМ:** HP компаниясы өздері шығармаған жабдықтардың сапасына немесе сенімді екендігіне кепілдік бере алмайды. HP компаниясы шығармаған жабдықтарды пайдалану нәтижесінен болған принтер қызмет көрсету немесе жөндеу жұмыстары кепілдікке кірмейді.

Егер HP компаниясының сия картридждерін сатып алғаныңызға сенімді болсаңыз, мына веб-сайтқа өтіңіз:

[www.hp.com/go/anticounterfeit](http://www.hp.com/go/anticounterfeit)

- Сия деңгейі ескертулері мен көрсеткіштері тек қана жоспарлау мақсатында ғана анықтауларды береді.



**ЕСКЕРІМ:** Сияның аз қалғандығы туралы ескерту хабарламасын алған кезде, ықтимал басып шығару кешігулерін болдырмау үшін ауыстыратын картридждің болғаны жөн. Басып шығару сапасы жарамсыз болмайынша сия картридждерін ауыстырудың қажеті жоқ.

- Құжатты қағаздың екі бетіне де басыпшығаруға болады.

---

## 4 Қағаз негізгілері

HP принтерінің ішіне хат, А4 қағазы, фотосурет қағазы, транспаранттар мен хатқалталар сияқты әр түрлі өлшемдегі қағаздарды салуға болады.

Осы бөлімде төмендегідей тақырыптар бар:

- [басып шығаруға арналған ұсынылған қағаздар](#)
- [Басып шығару құралын жүктеу](#)

## басып шығаруға арналған ұсынылған қағаздар

Ең жақсы басып шығару сапасын қаласаңыз, HP компаниясы басып шығарылатын жоба түрі үшін арнайы жасалған HP қағаздарын қолдануды ұсынады.

Елге/аймаққа байланысты осы қағаздардың кейбірі қол жетімсіз болады.

### ColorLok

- HP компаниясы күнделікті құжаттарды басып шығару және көшіру үшін ColorLok ені бар қарапайым қағаздарды ұсынады. ColorLok ені бар барлық қағаздар басып шығару сапасының және сенімділіктің жоғары стандарттарына сәйкес болу үшін, құжаттарды анық, ашық түсте, мөлдір қара түстерде басып шығару үшін және бастапқы қарапайым қағаздармен салыстырғанда жылдам кептіру үшін тәуелсіз сынақтан өткізілген. Үлкен қағаз өнеркәсіптерінің әртүрлі енді және өлшемді қағаздары арасынан ColorLok ені бар қағаздарды қараңыз.



### Фотосурет басып шығару

- **HP Premium Plus фотоқағазы**

HP Premium Plus фотосурет қағазы ең жақсы фотосуреттеріңізге арналған HP жоғары сапалы фотосурет қағазы болып табылады. HP Premium Plus фотосурет қағазы арқылы жылдам кебетін әдемі фотосуреттерді басып шығаруға болады, сондықтан, оларды дереу принтер арқылы ортақ пайдалануға болады. Ол бірнеше өлшемде қол жетімді, А4, 8,5x11 дюйм, 4x6 дюйм (10x15 см), 5x7 дюйм (13x18 см) және 11 x 17 дюйм (А3) өлшемдерін қамтиды және екі өңді: жылтыр немесе ашық жылтыр (жартылай жылтыр). Кадрлеу, көрсету немесе ең жақсы фотосуреттеріңізді сыйлыққа беру және арнайы фотосурет жобалары үшін тамаша сәйкес келеді. HP Premium Plus фото қағазы кәсіби сапа мен ұзақтыққа ие қосымша нәтижелерді жеткізеді.

- **HP жетілдірілген фотосурет қағазы**

Бұл қалың фотоқағазы сияны жақпастан оңай қолдануға арналған жылдам кептіргіш мүмкіндікті береді. Ол суға, ласқа, саусақ іздеріне және ылғалдыққа қарсы тұрады. Басып шығарылған фотосуреттерде сақталған өңделген фотосуреттермен салыстыруға болатын көрініс және сезім болады. Ол бірнеше өлшемде қол жетімді, жылтыр өңі бар А4, 8.5 x 11 дюйм, 10 x 15 см (4 x 6 дюйм), 13x18 см (5 x7 дюйм) өлшемдерін қамтиды. Ол құжаттарды ұзақ уақытқа сақтау үшін құрамында қышқылды қамтымайды.

- **HP күнделікті фотосурет қағазы**

Күнделікті фотосуреттерді басып шығаруға арналған қағаздарды қолдану арқылы төмен бағадағы күнделікті түсті суреттерді басып шығарыңыз. Бұл қол жетімді және фотосурет қағазы оңай ұстау үшін жылдам кебеді. Бұл қағазды кез келген ағындық принтермен қолданған кезде анық, айқын суреттер алыңыз. Ол бірнеше өлшемде жылтыр өңінде қол жетімді, А4, 8,5 x 11 дюйм және 10 x 15 см (4 x 6 дюйм) өлшемдерін қамтиды. Ұзақ сақталатын фотосуреттер үшін бұл қышқылсыз болып табылады.

## Іскери құжаттар

- **HP жоғарғы сапалы презентация қағазы немесе HP кәсіби қағазы 120**

Бұл көрсетілімді, ұсыныстарды, есептерді және жаршыларды басып шығаруға жақсы таңдау болатын ауыр, екі жағы бірдей күңгірт қағаздар. Олар әсерлі көрініс және сезім үшін ауыр салмақты болып табылады.

- **HP буклетная бумага (HP кітапша қағазы) немесе HP Professional 180 бумага (HP Professional 180 қағазы )**

Бұл қағаздар екі жағын да қолдану үшін екі жағы бірдей жылтыр немесе күңгірт болады. Есептердің мұқабә беттері, арнайы көрмелер, брошюралар, жарнамалық материалдар және күнтізбелер үшін жаңа фотосуретті шығарылым мен іскери сызбаларға арналған тамаша таңдау.

## Күнделікті басып шығару

- **HP ашық ақ түсті ағындық басып шығаруға арналған қағазы**

HP ашық ақ түсті ағындық басып шығаруға арналған қағазы жоғары контрасттағы түстерді және анық мәтінді береді. Бұл жаршылар, есептер және үнпарақтар үшін тамаша болатын, сәуледе келесі беті көрінбейтін, екі жағында да бояуды қолдануға болатын жеткілікті күңгірт қағаз. Бұл ColorLok технологиясын аздап жағылатын, мөлдір қара түстегі және ашық түстердегі етіп көрсетеді.

- **HP басып шығару қағазы**

HP басып шығару қағазы жоғары сападағы көп функциялы қағаз болып табылады. Ол қалыпты көп мақсаттағы немесе көшірме қағазында құжаттарды басып шығаруға қарағанда анығырақ көрінетін және сезілетін құжаттарды шығарады. Бұл ColorLok технологиясын аздап жағылатын, мөлдір қара түстегі және ашық түстердегі етіп көрсетеді. Ол құжаттарды ұзақ уақытқа сақтау үшін құрамында қышқылды қамтымайды.

- **HP кеңсе қағазы**

HP басып шығару қағазы жоғары сападағы көп функциялы қағаз болып табылады. Бұл көшірмелер, жоба жазбалар, баяндалар және басқа күнделікті құжаттар үшін ыңғайлы болып табылады. Бұл ColorLok технологиясын аздап жағылатын, мөлдір қара түстегі және ашық түстердегі етіп көрсетеді. Ол құжаттарды ұзақ уақытқа сақтау үшін құрамында қышқылды қамтымайды.

- **HP кеңседе қолдануға арналған қайта өңделген қағазы**

HP кеңседе қолдануға арналған қайта өңделген қағазы 30% қайта өңделген талшықтан тұратын жоғары сапалы көп функциялы қағаз болып табылады. Бұл ColorLok технологиясын аздап жағылатын, мөлдір қара түстегі және ашық түстердегі етіп көрсетеді.

## Арнайы жобалар

- **HP терможапсырмалары**

HP терможапсырмалары (жеңіл немесе ақ талшықтар үшін) сандық фотосуреттерден арнайы футболкалар жасау үшін тамаша шешім болып табылады.

# Басып шығару құралын жүктеу

Жалғастыру үшін қағаздың өлшемін таңдаңыз.

## Қалыпты қағаз салу

1. Кіріс науасын көтеріңіз.



2. Шығыс науасын төмен түсіріңіз және науаны ұзартқышты шығарыңыз.



3. Қағаз енінің бағыттауыштарын сол жаққа қарай сырғытыңыз.



4. Қағаз дестесін науаға қысқа шетін алға, басып шығарылатын бетін жоғары қаратып салыңыз және оны тоқтағанша төмен қарай сырғытыңыз.



5. Қағаздың ұшына жетіп тоқтағанша қағаз енінің бағыттауыштарын оң жаққа қарай сырғытыңыз.



### Өлшемі кішкентай қағаз салу

1. Кіріс науасын көтеріңіз.



2. Шығыс науасын төмен түсіріңіз және науаны ұзартқышты шығарыңыз.



3. Қағаз енінің бағыттауыштарын сол жаққа қарай сырғытыңыз.



4. Фотосуреттер қағаздары дестесін қысқа шетін төмен, басып шығарылатын бетін жоғары қаратып салыңыз және оны тоқтағанша алға қарай сырғытыңыз.



5. Қағаздың ұшына жетіп тоқтағанша қағаз енінің бағыттауыштарын оң жаққа қарай сырғытыңыз.

### Хатқалталарды жүктеу


1. Кіріс науасын көтеріңіз.



2. Шығыс науасын төмен түсіріңіз және науаны ұзартқышты шығарыңыз.



3. Қағаз енінің бағыттауыштарын солға қарай жылжытып, кіріс науасынан барлық қағаздарды алып тастаңыз.





4. Науаның шеткі оң жағына бір не одан көп хатқалта енгізіңіз және оларды тоқтағанша төмен қарай сырғытыңыз.

Басып шығарылатын бет жоғары қаратылуы қажет. Қақпағы сол жақта және төмен қаратылып салынуы қажет.



5. Қағаз енінің бағыттауышын оңға және хатқалталар дестесіне қарай тоқтатылғанша жылжытыңыз.




---

## 5 Көшіру және сканерлеу

- [Құжаттарды көшіру](#)
- [Компьютерге сканерлеу](#)
- [Дұрыс көшіру туралы кеңестер](#)
- [Дұрыс сканерлеу туралы кеңестер](#)

# Құжаттарды көшіру

 **ЕСКЕРІМ:** Барлық құжаттар қалыпты сапада басып шығару күйінде көшіріледі. Көшіру кезінде басып шығару күйінің сапасын өзгертуге болмайды.

## 1 жақты түпнұсқаны 1 жақты көшірмеге көшіру

1. Кіріс науасына кішкентай фотосурет қағазын немесе толық өлшемді қағаз салыңыз.



2. Түпнұсқаны салыңыз.
  - a. Принтердің қақпағын көтеріңіз.



- ә. Түпнұсқаны сканер әйнегінің алдыңғы оң жақ бұрышына төмен қаратып жүктеңіз.




6. Қапқты жабыңыз.



3. Көшіруді бастаңыз.

- ▲ **Көшірме басы қара** немесе **Көшірме басының түсі** түймелерінің бірін басыңыз. Түймешікті бірнеше рет басу арқылы көшірме санын көбейтіңіз.

# Компьютерге сканерлеу

 **ЕСКЕРІМ:** Компьютерге сканерлеу үшін, HP Deskjet 2540 series принтері мен компьютер жалғанған және іске қосылған болуы керек.

## Жалғыз бетті сканерлеу

1. Түпнұсқаны салыңыз.
  - а. Принтердің қақпағын көтеріңіз.



- ә. Түпнұсқаны сканер әйнегінің алдыңғы оң жақ бұрышына төмен қаратып жүктеңіз.



- б. Қақпақты жабыңыз.



2. Сканерлеуді бастаңыз.

- а. принтер бағдарламалық жасақтамасы көмегімен сканерлеу жұмысын бастаңыз. Операциялық жүйеге байланысты принтер бағдарламалық жасақтамасы ашу үшін келесі әрекеттердің бірін орындаңыз:
- **Windows 8:** Пуск (Бастау) экранында экрандағы бос аймақты тінтуірдің оң жағымен басып, бағдарламалар панеліндегі **Все программы** (Барлық бағдарламалар) түймешігін басып, кейін принтер аты бар белгішені басыңыз.
  - **Windows 7, Windows Vista және Windows XP:** Компьютеріңіздегі жұмыс үстелінен Пуск (Бастау) түймешігін басыңыз, **Все программы** (Барлық бағдарламалар) таңдаңыз, **HP** түймешігін басыңыз, **HP Deskjet 2540 series** басыңыз және **HP Deskjet 2540 series** басыңыз.
- ә. Мәзірдің тармағындағы **Басып шығару және сканерлеу** қойындысын, **Сканерлеу** тармағынан **Құжатты немесе фотосуретті сканерлеу** параметрін таңдаңыз. Экранда таңдауға болатын сканерлеу параметрлерін көресіз.

## Дұрыс көшіру туралы кеңестер

- Түпнұсқаны әйнектің алдыңғы оң жақ бұрышына төмен қаратып салыңыз.



- Көшірменің өлшемін өзгерту үшін түпнұсқаны компьютерге сканерлеп, өлшемін компьютердегі бағдарлама арқылы өзгертіңіз, сонан соң өлшемі өзгертілген құжатты басып шығарыңыз.
- Сканнер әйнегін тазалаңыз және бөтен заттар жабыспағанына көз жеткізіңіз.

 [Қосымша ақпарат алу мақсатында желіге өту үшін осы жерді басыңыз.](#)




## Дұрыс сканерлеу туралы кеңестер

- Түпнұсқаны әйнектің алдыңғы оң жақ бұрышына төмен қаратып салыңыз.



- Сканнер әйнегін тазалаңыз және бөтен заттар жабыспағанына көз жеткізіңіз.

 [Қосымша ақпарат алу мақсатында желіге өту үшін осы жерді басыңыз.](#)



---

## 6 Сия картриждарымен жұмыс істеу

Осы бөлімде төмендегідей тақырыптар бар:

- [Өлшенген сия деңгейлерін тексеру](#)
- [Сия жабдықтарына тапсырыс беру](#)
- [Дұрыс картриждерді таңдау](#)
- [Сия картриждерін ауыстыру](#)
- [Жалғыз картридж күйін пайдалану](#)
- [Сия картриджының кепілдігі туралы мәлімет](#)
- [Картриждармен жұмыс істеу туралы кеңестер](#)


# Өлшенген сия деңгейлерін тексеру


Картриджді қашан ауыстыру керектігін анықтау үшін сия жабдығының деңгейін оңай тексеруге болады. Сия жабдығының деңгейі картридждерде қалған сия көлемін анықтап көрсетеді.


## Сия деңгейін тексеру үшін

1. Операциялық жүйеге байланысты принтер бағдарламалық жасақтамасы ашу үшін келесі әрекеттердің бірін орындаңыз:
  - **Windows 8:** Пуск (Бастау) экранында экрандағы бос аймақты тінтуірдің оң жағымен басып, бағдарламалар панеліндегі **Все программы** (Барлық бағдарламалар) түймешігін басып, кейін принтер аты бар белгішені басыңыз.
  - **Windows 7, Windows Vista және Windows XP:** Компьютеріңіздегі жұмыс үстелінен **Пуск** (Бастау) түймешігін басыңыз, **Все программы** (Барлық бағдарламалар) таңдаңыз, **HP** түймешігін басыңыз, **HP Deskjet 2540 series** басыңыз және **HP Deskjet 2540 series** басыңыз.
2. принтер бағдарламалық жасақтамасы бағдарламасында **Анықталған сия деңгейі** түймешігін басыңыз.

---

 **ЕСКЕРІМ:** Қайта толтырылған немесе қайта шығарылған сия картридждің немесе басқа принтерде қолданылған картриджді орнатқан болсаңыз, сия көрсеткіші дұрыс емес немесе қол жетімсіз болуы мүмкін.

 **ЕСКЕРІМ:** Сия деңгейі ескертулері мен көрсеткіштері тек қана жоспарлау мақсатында ғана анықтауларды береді. Сияның аз қалғандығы туралы ескерту хабарламасын алған кезде, ықтимал басып шығару кешігулерін болдырмау үшін ауыстыратын картридждің болғаны жөн. Басып шығару сапасы жарамсыз болмайынша сия картридждерін ауыстырудың қажеті жоқ.

 **ЕСКЕРІМ:** Сия картридждеріндегі сия басып шығарудың әр түрлі әдістерінде қолданылады, соның ішінде басып шығаруға принтер мен картриджді дайындайтын бастапқы күйді және принтер қондырмасының таза болуын және сияның тегіс ағыын қамтамасыз ететін басып шығару механизмінің қызметі. Сондай-ақ, қалдық сия қолданылғаннан кейін картриджде қалып қояды. Қосымша ақпаратты [www.hp.com/go/inkusage](http://www.hp.com/go/inkusage) торабынан қараңыз.

---

# Сия жабдықтарына тапсырыс беру

Картридждарға тапсырыс берместен бұрын, картридждың дұрыс нөмірін табыңыз.

## Принтердегі картридж нөмірін табыңыз.

- Картридж нөмірі картридждың кіріс есігінде орналасқан.




## принтер бағдарламалық жасақтамасы бағдарламасындағы картридж нөмірін табу

1. Операциялық жүйеңізге байланысты принтердің бағдарламалық жасақтамасын ашу үшін келесілердің бірін орындаңыз:
  - **Windows 8:** Пуск (Бастау) экранында экрандағы бос аймақты тінтуірдің оң жағымен басып, бағдарламалар панеліндегі **Все программы** (Барлық бағдарламалар) түймесін басып, кейін принтер аты бар белгішені басыңыз.
  - **Windows 7, Windows Vista және Windows XP:** Компьютердің жұмыс үстелінен **Пуск** (Бастау) түймешігін басыңыз, **Все программы** (Барлық бағдарламалар) басыңыз, **HP** басыңыз, **HP Deskjet 2540 series** басыңыз және **HP Deskjet 2540 series** басыңыз
2. принтер бағдарламалық жасақтамасы бағдарламасында **Дүкен** түймешігін басып, **Жабдықтарға арналған интернет-дүкен** түймешігін басыңыз.

Осы сілтемені пайдаланғанда дұрыс картридж нөмірі пайда болады.

Түпнұсқалық HP Deskjet 2540 series HP жабдықтарына тапсырыс беру үшін, [www.hp.com/buy/supplies](http://www.hp.com/buy/supplies) бөліміне өтіңіз. Ескертілсе, елді/аймақты таңдап, принтерді, одан кейін принтерді таңдау үшін ескертулерді орындап, беттегі сату сілтемелерінің бірін нұқыңыз.

 **ЕСКЕРІМ:** Барлық елдерде/аймақтарда картриждерге желіде тапсырыс беруге қолдау көрсетілмейді. Егер ол еліңізде/аймағыңызда қол жетімді болмаса, жергілікті HP дүкенін аралап жүргенде жабдықтар туралы ақпаратты қарауға немесе анықтама үшін бір тізімді басып шығарып алуға болады.

## Дұрыс картриждерді таңдау

HP компаниясы өздері шығарған сия картриждарын пайдалануға кеңес береді. Түпнұсқа HP картриждары бірнеше рет жақсы нәтижелерді оңай беруге көмектесу үшін жасалып, HP принтерлерінде тексерілген.


# Сия картридждерін ауыстыру

## Сия картридждарын ауыстыру

1. Қуат қосулы тұрғанын тексеріңіз.
2. Қағазды салыңыз.
3. Сия картриджді алып тастаңыз.
  - а. Картридждің есігін ашып, басып шығару жылжымасының принтердің ортасына өткенін күтіңіз.




- ә. Картриджді босату үшін төмен қарай басып, оны ұясынан шығарып алыңыз.




4. Жаңа картриджді салыңыз.
  - а. Картриджді орауыштан шығарыңыз.



- ә. Қызғылт тарту ілмегін қолданып пластикалық таспаны алып тастаңыз.




- б. Ол орнына салынғанша картриджды ұясына қарай сырғытыңыз.



- в. Картриджға қол жеткізу есігін жабыңыз.




 **ЕСКЕРІМ:** HP принтер бағдарламалық жасақтамасы жаңа картриджді орнатқаннан кейін құжатты басып шығарған кезде картридждерді туралауды сұрайды.



## Жалғыз картридж күйін пайдалану

HP Deskjet 2540 series принтерін бір картриджбен ғана пайдалану үшін, жалғыз картриджді режимді пайдаланыңыз. Басып шығару картриджі орнынан шығарылған кезде, жалғыз картриджді режим іске қосылады. Жалғыз картриджді режим барысында, принтермен құжаттарды көшіруге, фотосуреттерді көшіруге және компьютерден жұмыстарыңызды басып шығаруға болады.

---

 **ЕСКЕРІМ:** HP Deskjet 2540 series принтері жалғыз картриджді режимде жұмыс істегенде, экранда хабар көрсетіледі. Хабар көрсетілсе және принтерге екі сия картриджі орнатылса, пластикалық таспаның қорғаныш бөлігінің сия картриджінен алынғанын тексеріңіз. Пластик таспа басып шығару картриджінің түйіспе беттерін жауып қалса, өнім орнатылған басып шығару картриджін анықтай алмайды.

---


### Жалғыз картриджді режимнен шығу

- Жалғыз картриджді режимнен шығу үшін HP Deskjet 2540 series ішіне қара және үш түсті картридждің екеуін де орнатыңыз.

## Сия картриджының кепілдігі туралы мәлімет

HP картриджының кепілдігі өнім тағайындалған HP басып шығару құрылғысында пайдаланылғанда қолданыста болады. Осы кепілдіктің күші қайта толтырылған, қайта өңделген, жөнделген, дұрыс пайдаланылмаған немесе қолдан жасалған HP сия өнімдеріне қатысты қолданылмайды.

Кепілдік кезінде HP сиясы таусылып қалмаса және кепілдік күнінің соңына жетпесе, ол өнімге қолданылады. ЖЖЖЖ/АА/КК пішімінде берілген кепілдік мерзімінің аяқталу күнін өнімнен көруге болады:



Принтердің HP шектеулі кепілдік мәлімдемесін өніммен бірге келген басып шығарылған құжаттардан қараңыз.

## Картридждармен жұмыс істеу туралы кеңестер

Картридждармен жұмыс істегенде мына кеңестерді пайдаланыңыз:

- Картридждердің өшіп қалуына жол бермеу үшін принтерді әрдайым [Қосу](#) түймесін басу арқылы өшіріңіз және [Қосу](#) түймесінің жарығы өшкенін күтіңіз.
- Орнатуға дайын болмайынша қақпақсыз картридждерді ашпаңыз. Картридждерде қақпақтарды қалдыру сияның булануын азайтады.
- Картридждарды сәйкес ұяларына салыңыз. Әр картридждың түсін және белгішесін әр ұяның түсі мен белгішесіне сәйкестендіріңіз. Барлық картридждердің орнына түсуін тексеріңіз.
- Басып шығарудың үздік сапасына қол жеткізу үшін принтерді туралаңыз. Қосымша ақпаратты [Басып шығару сапасын жақсарту 62-бетте](#) бөлімінен қараңыз.
- Өлшенген сия деңгейлері экранында бір немесе екі картридж деңгейін төмен деп көрсетсе, басып шығаруда болуы мүмкін кідіріске жол бермеу үшін алмастыру картридждерін алуды ұмытпаңыз. Басып шығару сапасы ұнамсыз болмайынша картридждарды ауыстырудың қажеті жоқ. Қосымша ақпаратты [Сия картридждерін ауыстыру 43-бетте](#) бөлімінен қараңыз.
- Егер қандай да себепке байланысты картриджді принтерден шығарған болсаңыз, оны мүмкіндігінше тез қайта қоюға тырысыңыз. Қорғалмаған жағдайда, картридждер принтер сыртында құрғай бастайды.



---

## 7 Қосылымы

- [Wi-Fi Protected Setup \(WPS үшін - WPS маршрутизаторы қажет\)](#)
- [Дәстүрлі сымсыз қосылым \(маршрутизатор қажет\)](#)
- [USB қосылымы \(желілік қосылым емес\)](#)
- [USB қосылымын сымсыз желі қосылымына өзгерту](#)
- [Принтерге маршрутизаторсыз сымсыз қосылым арқылы қосыңыз.](#)
- [Желілік принтерді орнату және пайдалану туралы кеңестер](#)
- [Принтердің қосымша бақару құралдары \(желілік принтерлер үшін\)](#)

## Wi-Fi Protected Setup (WPS үшін - WPS маршрутизаторы қажет)

Бұл нұсқаулар принтер бағдарламалық жасақтамасы құрылғысын жүктеген және орнатқан тұтынушыларға арналған. Алғашқы орнатар алдында принтермен бірге берілетін орнату нұсқаулықтарын қараңыз.

WPS көмегімен HP Deskjet 2540 series сымсыз желіге қосу үшін мыналар қажет болады:

- WPS қосылған сымсыз маршрутизатор немесе кіру нүктесін қамтитын сымсыз 802.11 b/g/n желісі.


---

 **ЕСКЕРІМ:** HP Deskjet 2540 series құрылғысы 2,4 Гц пайдаланатын қосылымдарға ғана қолдау көрсетеді.

---

- Сымсыз желіге қолдау көрсететін компьютер немесе ноутбук немесе желілік интерфейс картасы (NIC). Компьютер HP Deskjet 2540 series орнатқыңыз келетін сымсыз желіге қосылуы қажет.


---

 **ЕСКЕРІМ:** Егер WPS басу түймешігі бар Wi-Fi Protected Setup (WPS) маршрутизаторы бар болса, **Басу түймешігі әдісін** орындаңыз. Маршрутизаторда басу түймешігінің бар-жоғын білмесеңіз, **Сымсыз қосылым параметрі мәзірінің әдісін** орындаңыз.


---

### PBC әдісін пайдалану

1. WPS басу режимін қосу үшін **Сымсыз** түймесін 3 секундтан ұзақ уақыт бойы басып, ұстап тұрыңыз. **Сымсыз** күй шамы жыпылықтай бастайды.
2. Маршрутизатордағы WPS түймесін басыңыз.



---

 **ЕСКЕРІМ:** Құрылғы сымсыз байланыс орнатылғанша шамамен екі минуттай таймерді көрсетеді.

---

## PIN әдісі

1. Желі конфигурациясы бетін басып шығару үшін **Сымсыз** және **Начать копировать в черном цвете (Қара түсте басып шығаруды бастау)** түймелерін бір уақытта басыңыз, сонан соң WPS PIN кодын орналастырыңыз.

Беттің жоғарғы жағында WPS PIN коды басып шығарылады.

2. Принтер басқару тақтасындағы **Сымсыз** түймесін 3 секундтан ұзақ уақыт бойы басып, ұстап тұрыңыз. **Сымсыз** күй шамы жыпылықтай бастайды.
3. Сымсыз қосылым маршрутизаторы немесе сымсыз қатынас нүктесіне арналған конфигурациялық қызмет бағдарламасын немесе бағдарламалық жасақтаманы ашыңыз және WPS PIN кодын енгізіңіз.



---

**ЕСКЕРІМ:** Конфигурациялық қызмет бағдарламасын пайдалану туралы қосымша ақпаратты алу үшін маршрутизатормен немесе сымсыз қатынас нүктесімен бірге берілген құжатты қараңыз.

---

2 минуттай күте тұрыңыз. Принтер сәтті қосылса, сымсыз қосылым шамы жыпылықтауды тоқтатып, тек жанып тұрады.

## Дәстүрлі сымсыз қосылым (маршрутизатор қажет)

HP Deskjet 2540 series принтерін біріктірілген сымсыз WLAN 802.11 желісіне қосу үшін келесі әрекетті орындау керек:

- Сымсыз маршрутизаторды немесе кіру нүктесін қамтитын сымсыз 802.11b/g/n желісі болу керек.



**ЕСКЕРІМ:** HP Deskjet 2540 series құрылғысы 2,4 Гц пайдаланатын қосылымдарға ғана қолдау көрсетеді.

- Сымсыз желіге қолдау көрсететін компьютер немесе ноутбук немесе желілік интерфейс картасы (NIC). Компьютер HP Deskjet 2540 series орнатқыңыз келетін сымсыз желіге қосылуы қажет.
- Желі атауы (SSID).
- WEP түймесі немесе WPA құпиясөз орамы (қажет болса).

### Принтерді желіге қосу үшін

1. принтер бағдарламалық жасақтамасы ықшам дискісін компьютердегі CD-ROM жетегіне салыңыз.



**ЕСКЕРІМ:** Нұсқау берілмейінше USB кабелін принтерге жалғамаңыз.

2. Экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

Сізге ұсынылғанда **Қосылым параметрлері** экранының **Беспроводное** (Сымсыз қосылым) таңдап құрылғыны компьютерге қосыңыз. Сымсыз желі параметрлерін енгізу үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз. Принтер желіге қосылуға әрекет жасайды. Егер қосылу сәтсіз аяқталса, мәселені шешу үшін берілген нұсқауларды орындаңыз және әрекетті қайталаңыз.

3. Орнату үрдісі аяқталған кезде USB кабелін ажыратып, сымсыз желі қосылысын тексеру сұралады. Принтер желіге сәтті қосылғаннан кейін, келесі компьютерге құрылғыны орнатқан кезде USB кабелі керек болмайды. Оның орнына желі тізімінде принтердің аты пайда болады және оны тікелей таңдауға болады.

### Жаңа принтер қосу

Принтерді компьютерге қоспасаңыз немесе компьютерге үлгісі бірдей басқа принтерді қосқыңыз келсе, қосылымды орнату үшін **Жаңа принтерді қосу** функциясын пайдалануға болады.



**ЕСКЕРІМ:** Егер принтер бағдарламалық жасақтамасы орнатылып қойған болса, осы әдісті пайдаланыңыз.

1. Операциялық жүйеге қарай келесі әрекеттердің бірін орындаңыз:



- **Windows 8:** Бастау экранындағы бос орынды тінтуірдің оң түймесімен басып, бағдарлама жолағында **Барлық бағдарламалар** түймесін басыңыз.
  - **Windows XP, Windows Vista және Windows 7:** Компьютер жұмыс үстелінде **Бастау** түймесін басып, **Барлық бағдарламалар** пәрменін таңдаңыз, сонан соң **HP** түймесін, **HP Deskjet 2540 series** түймесін басыңыз.
2. Принтерді және бағдарламалық жасақтаманы орнату параметрін таңдаңыз.
  3. Жаңа принтер қосу параметрін таңдаңыз. Экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

### Желі параметрлерін өзгерту

Бұл әдіс принтер бағдарламалық жасақтамасы орнатылған болса ғана қол жетімді.



**ЕСКЕРІМ:** Бұл әдіс USB кабелін қажет етеді. USB кабелін бағдарламалық құрал сұрамайынша қоспаңыз.

1. Операциялық жүйеге қарай келесі әрекеттердің бірін орындаңыз:
  - **Windows 8:** Бастау экранындағы бос орынды тінтуірдің оң түймесімен басып, бағдарлама жолағында **Барлық бағдарламалар** түймесін басыңыз.
  - **Windows XP, Windows Vista және Windows 7:** Компьютер жұмыс үстелінде **Бастау** түймесін басып, **Барлық бағдарламалар** пәрменін таңдаңыз, сонан соң **HP** түймесін, **HP Deskjet 2540 series** түймесін басыңыз.
2. Принтерді және бағдарламалық жасақтаманы орнату параметрін таңдаңыз.
3. Сымсыз қосылым параметрлерін қайта теңшеу пәрменін таңдаңыз. Экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

## USB қосылымы (желілік қосылым емес)

Компьютерге қосылу үшін HP Deskjet 2540 series принтері жоғары жылдамдықты артқы USB 2.0 портына қолдау көрсетеді.

### Принтердің USB кабелімен қосу

1. Принтердің бағдарламалық құралы бар ықшам дискіні компьютердегі CD-ROM жетегіне салыңыз.




**ЕСКЕРІМ:** USB кабелін принтерге нұсқау берілгенше жалғамаңыз.

2. Экрандағы нұсқауларды орындаңыз. Сізге ұсынылғанда **USB** экранының **Қосылым параметрлері** таңдап құрылғыны компьютерге қосыңыз.
3. Экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

принтер бағдарламалық жасақтамасы орнатылған болса, принтер «қосу және жұмыс істеу» құрылғысы ретінде жұмыс істейді. Бағдарлама орнатылмаған болса, құрылғымен бірге берілген ықшам дискісін салып, экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

## USB қосылымын сымсыз желі қосылымына өзгерту

Егер алдымен принтерді орнатып, USB кабелімен принтерді компьютерге тікелей жалғау арқылы бағдарламаны орнатқан болсаңыз, сымсыз қосылымға оңай ауысуға болады. Сымсыз маршрутизаторды немесе кіру нүктесін қамтитын 802.11b/g/n сымсыз желісі қажет болады.

 **ЕСКЕРІМ:** HP Deskjet 2540 series құрылғысы 2,4 Гц пайдаланатын қосылымдарға ғана қолдау көрсетеді.

USB қосылымынан сымсыз желіге өзгертуден бұрын келесі әрекеттерге көз жеткізіңіз:

- Кабельді ажырату сұралмайынша, принтер компьютерге USB кабелі арқылы қосылады.
- Принтерді орнатқыңыз келетін компьютер сымсыз желіге қосылды.

### USB қосылымын сымсыз желі қосылымына өзгерту


1. Операциялық жүйеге қарай келесі әрекеттердің бірін орындаңыз:
  - **Windows 8:** Бастау экранындағы бос орынды тінтуірдің оң түймесімен басып, бағдарлама жолағында **Барлық бағдарламалар** түймесін басыңыз.
  - **Windows XP, Windows Vista және Windows 7:** Компьютер жұмыс үстелінде **Бастау** түймесін басып, **Барлық бағдарламалар** пәрменін таңдаңыз, сонан соң **HP** түймесін, **HP Deskjet 2540 series** түймесін басыңыз.
2. Принтерді және бағдарламалық жасақтаманы орнату параметрін таңдаңыз.
3. Изменить USB-подключение принтера на беспроводное (Принтердің USB қосылысын сымсыз қосылысына ауыстыру) тармағын таңдаңыз. Экрандағы нұсқауларды орындаңыз.


## Принтерге маршрутизаторсыз сымсыз қосылым арқылы қосыңыз.

Wi-Fi құрылғысын жаңа сымсыз желілерге және кіру нүктелеріне қосу үшін ағымдағы пайдаланып жатқан процесті пайдаланатын тікелей Wi-Fi байланысы арқылы HP wireless direct компьютер, смартфондар және планшеттер сияқты Wi-Fi құрылғыларымен принтерге қосылуға мүмкіндік береді. HP wireless direct арқылы Wi-Fi қосылған құрылғылардан сымсыз маршрутизаторсыз сымсыз байланыс арқылы тікелей принтерден басып шығаруға болады.

Принтерге маршрутизатор пайдаланбай сымсыз желі арқылы қосылу үшін басқару тақтасындағы **Wireless Direct** түймесін басыңыз. Егер HP wireless direct құрылғысы алғаш рет қосылып тұрған болса, **Қосылу жолы** ақпараты басылып шығарылады. Басып шығарылған ақпараттар бетіндегі нұсқауларды орындаңыз.

---

 **ЕСКЕРІМ:** HP wireless direct құрылғысын қосқан кезде қауіпсіздік жүйесі әдепкіде қосулы тұрады. HP wireless direct құпия сөзін басып шығарылған ақпараттар бетінен табуға болады.

 **ЕСКЕРІМ:** Ақпараттар беті барлық тілдерде қол жетімді болмауы мүмкін. HP wireless direct құрылғысын бірінші рет қосқан кезде ғана автоматты түрде басып шығарылады.

Ақпараттар бетін басып шығару үшін **Wireless Direct** (Сымсыз тікелей) түймесін 3 секундтан астам уақыт басып, ұстап тұрыңыз.

---

Егер HP wireless direct құрылғысы қосылып тұрса, **Wireless Direct** (Сымсыз тікелей) күй шамы жарығы жанып тұрады.

# Желілік принтерді орнату және пайдалану туралы кеңестер

Желілік принтерді орнату және пайдалану үшін келесі кеңестерді пайдаланыңыз.

- Сымсыз желілік принтерді орнатқан кезде сымсыз маршрутизатор немесе кіру нүктесі қосылғанына көз жеткізіңіз. Принтер сымсыз маршрутизаторды іздеп, анықталған желі атауларын компьютерге тізімдейді.
- Компьютер Виртуалды жеке желіге (VPN) қосылса, желідегі басқа кез келген құрылғыға, сондай-ақ принтерге қосылудан бұрын VPN желісін өшіру қажет.
- Желінің қауіпсіздік параметрлерін қалай табу керектігін үйреніңіз. [Қосымша ақпарат алу үшін желіге өту мақсатында осы жерді басыңыз.](#)
- Ақаулықтарды жою туралы қосымша кеңестерді қараңыз. [Қосымша ақпарат алу үшін желіге өту мақсатында осы жерді басыңыз.](#)
- HP Print and Scan Doctor құралы туралы қосымша ақпарат алыңыз. [Қосымша ақпарат алу үшін желіге өту мақсатында осы жерді басыңыз.](#)
- USB түрінен сымсыз қосылым түріне қалай өзгерту керектігін үйреніңіз. [Қосымша ақпарат алу үшін желіге өту мақсатында осы жерді басыңыз.](#)
- Принтерді орнату кезінде желіаралық қорғау құрылғысымен және антивирустық бағдарламалармен қалай жұмыс істеуді үйреніңіз. [Қосымша ақпарат алу үшін желіге өту мақсатында осы жерді басыңыз.](#)

# Принтердің қосымша бақару құралдары (желілік принтерлер үшін)

Принтер желіге қосылған кезде, күй туралы ақпаратты көру, параметрлерді өзгерту және оны компьютерден басқару үшін принтердің енгізілген веб-серверін пайдалануға болады.

 **ЕСКЕРІМ:** Кейбір параметрлерді көру немесе өзгерту үшін, сізге құпиясөз қажет болуы мүмкін.


Интернетке қосылым болмаса да, енгізілген веб-серверді ашуға және қолдануға болады. Дегенмен, кейбір мүмкіндіктер қолданыста болмайды.

- [Енгізілген веб-серверді ашу](#)
- [«Cookie» файлдары туралы](#)

## Енгізілген веб-серверді ашу

Енгізілген веб-серверге желі арқылы принтер бағдарламалық жасақтамасы немесе HP wireless direct құрылғысы арқылы қосылуға болады.

### Желі арқылы енгізілген веб-серверді ашыңыз

 **ЕСКЕРІМ:** Принтер желіде және оның IP мекенжайы болуы қажет. Принтердің IP мекенжайын желі конфигурациясының бетін басып шығару арқылы табуға болады.

- Компьютердегі қолдау көрсетілетін веб-шолғышта құрылғыға тағайындалған IP мекенжайды немесе хост атауын енгізіңіз.

Мысалы, IP мекенжайы 192.168.0.12 болса, келесі мекенжайды веб-шолғышқа енгізіңіз: <http://192.168.0.12>.

### Енгізілген веб-серверді (EWS) мына сайттан ашу: принтер бағдарламалық жасақтамасы

1. Операциялық жүйеге байланысты принтер бағдарламалық жасақтамасы ашу үшін келесі әрекеттердің бірін орындаңыз:
  - **Windows 8:** Пуск (Бастау) экранында экрандағы бос аймақты тінтуірдің оң жағымен басып, бағдарламалар панеліндегі **Все программы** (Барлық бағдарламалар) түймешігін басып, кейін принтер аты бар белгішені басыңыз.
  - **Windows 7, Windows Vista және Windows XP:** Компьютеріңіздегі жұмыс үстелінен Пуск (Бастау) түймешігін басыңыз, **Все программы** (Барлық бағдарламалар) таңдаңыз, **HP** түймешігін басыңыз, **HP Deskjet 2540 series** басыңыз және **HP Deskjet 2540 series** басыңыз.
2. **Басып шығару және сканерлеу** түймесін басып, **Басты бетті басып шығару (EBC)** түймесін басыңыз.

## Енгiзiлген веб-сервердi HP wireless direct


1. Принтердiң басқару тақтасында HP **Wireless Direct** қосу үшiн wireless direct түймесiн басыңыз. Қосымша ақпарат алу үшiн [Принтерге маршрутизаторсыз сымсыз қосылым арқылы қосыңыз. 56-бетте](#) бөлiмiн қараңыз.
2. Сымсыз компьютерден сымсыз қосылымды қосып iздеңiз және HP wireless direct атауына қосылыңыз, мысалы: HP-Print-\*\*-Deskjet 2540 series. Егер wireless direct қауiпсiздiгi қосулы босла, нұсқау берiлгенде wireless direct құпиясөзiн енгiзiңiз.
3. Компьютерiңiздегi қолдау көрсетiлетiн веб-шолғышқа келесi мекенжайды енгiзiңiз: <http://192.168.223.1>.

## «Cookie» файлдары туралы

Енгiзiлген веб-сервер шолуды орындап жатқан кезде қатты дискiге өте кiшкентай мәтiн файлдарын (cookie) орналастырады. Осы файлдар келесiде кiргенде ендiрiлген веб-сервердiң компьютердi тануына мүмкiндiк бередi. Мысалы, енгiзiлген веб-сервердiң тiлiн теңшеген болсаңыз, «cookie» файлдары келесi рет енгiзiлген веб-серверге кiргенде, беттер сол тiлде көрсетiлуi үшiн таңдалған тiлдi есте сақтауға көмектеседi. Кейбiр «cookie» файлдары әрбiр сеанстың соңында жойылады (мысалы, таңдалған тiлдi сақтайтын «cookie» файлы), ал басқалары (тұтынушының арнайы параметрлерiн сақтайтын «cookie» файлы) оларды қолмен жоймайынша компьютерде сақталады.

Шолғышты барлық «cookie» файлдарын қабылдау үшiн теңшейтiн етiп немесе қайсы «cookie» файлдарын қабылдау немесе қабылдамау қажеттiгiн шешуге мүмкiндiк беретiн, әрбiр «cookie» файлы ұсынылған кезде ескертiлетiн етiп теңшеуге болады. Қажетсiз «cookie» файлдарын жою үшiн шолғышты да пайдалануға болады.

---

 **ЕСКЕРiМ:** Принтерге байланысты «cookie» файлдарын ажырататын болсаңыз, келесi мүмкiндiктердiң бiрiн немесе бiрнешеуiн ажыратуға болады:

---

- Бағдарламаны шыққан жерден бастау (әсiресе орнату шеберлерiн қолданғанда пайдалы)
- Ендiрiлген веб-сервер шолғышы тiлiнiң параметрiн есте сақтау
- EWS Главная (Басты) бетiн жекелеу

Құпиялылықты және «cookie» файлының параметрлерiн өзгерту әдiсi және «cookie» файлдарын қарап шығу немесе жою жолы туралы қосымша ақпаратты веб-шолғышта қол жетiмдi құжаттамадан қараңыз.






---

## 8 Мәселені шешу

Осы бөлімде төмендегідей тақырыптар бар:

- [Басып шығару сапасын жақсарту](#)
- [Қағаз кептелістерін жою](#)
- [Басып шығару мүмкін емес](#)
- [Принтер жылжымасын тазалау](#)
- [Ақаулығы бар картрижды анықтау](#)
- [Науаларды дайындаңыз](#)
- [Көшіру және сканерлеу кателерін түзету](#)
- [Принтердегі ақау](#)
- [Сия картриджындағы ақау](#)
- [Бұрынғы нұсқадағы картриждар](#)
- [Желі](#)
- [HP қолдау қызметі](#)

# Басып шығару сапасын жақсарту

 **ЕСКЕРІМ:** Картридждердің өшіп қалуына жол бермеу үшін принтерді әрдайым **Қосу** түймесін басу арқылы өшіріңіз және **Қосу** түймесінің жарығы өшкенін күтіңіз.

## Басып шығару сапасын жақсарту үшін

1. HP компаниясының сия картридждерін пайдаланып отырғаныңызды тексеріңіз.
2. Дұрыс қағаз түрін және басып шығару сапасын таңдағаныңызды принтер бағдарламалық жасақтамасы параметрін **Медиа** ашылмалы тізімінен тексеріңіз.

принтер бағдарламалық жасақтамасы бағдарламасында басып шығару сипаттарына кіру үшін **Басып шығару және сканерлеу** түймешігін басып, **Параметрлерді орнату** түймесін басыңыз.

3. Картридждердегі сия деңгейін тексеру үшін өлшенген сия деңгейлерін тексеріңіз.  
Қосымша ақпарат алу үшін [Өлшенген сия деңгейлерін тексеру 40-бетте](#) бөлімін қараңыз. Сия картридждерінде сия аз болса, оларды ауыстырған жөн.
4. Сия картридждерін туралаңыз.

## Сия картридждерін туралау үшін

- a. Кіріс науасына хат немесе қолданылмаған қарапайым А4 ақ қағазды салыңыз.
- ә. Операциялық жүйеге байланысты принтер бағдарламалық жасақтамасы ашу үшін келесі әрекеттердің бірін орындаңыз:
  - **Windows 8:** Пуск (Бастау) экранында экрандағы бос аймақты тінтуірдің оң жағымен басып, бағдарламалар панеліндегі **Все программы** (Барлық бағдарламалар) түймешігін басып, кейін принтер аты бар белгішені басыңыз.
  - **Windows 7, Windows Vista** және **Windows XP:** Компьютеріңіздегі жұмыс үстелінен Пуск (Бастау) түймешігін басыңыз, **Все программы** (Барлық бағдарламалар) таңдаңыз, **HP** түймешігін басыңыз, **HP Deskjet 2540 series** басыңыз және **HP Deskjet 2540 series** басыңыз.
- б. принтер бағдарламалық жасақтамасы тармағында **Басып шығару және сканерлеу** түймесін басып, принтердің құралдар тақтасына кіру үшін **Принтердің жұмысын басқару** түймесін басыңыз.  
Принтердің құралдар тақтасы шығады.
- в. **Құрылғы қызметтері** қойындысында **Сия картридждарын туралау** параметрін басыңыз.  
Принтер туралау парағын басып шығарады.

- г. Картридждің туралау парағын әйнектің алдыңғы оң жақ бұрышына төмен қаратып салыңыз.




- ғ. **Начать копировать в черном цвете** (Қара түсте басып шығаруды бастау) түймешігін басыңыз. Принтер картриджерді туралайды. Картридждың туралау парағын жойыңыз немесе алып тастаңыз.

5. Картриджер сиясы аз болса, диагностикалық бетті басып шығарыңыз.

#### Диагностикалық бетті басып шығару

- а. Кіріс науасына хат немесе қолданылмаған қарапайым А4 ақ қағазды салыңыз.
- ә. Операциялық жүйеге байланысты принтер бағдарламалық жасақтамасы ашу үшін келесі әрекеттердің бірін орындаңыз:
- **Windows 8:** Пуск (Бастау) экранында экрандағы бос аймақты тінтуірдің оң жағымен басып, бағдарламалар панеліндегі **Все программы** (Барлық бағдарламалар) түймешігін басып, кейін принтер аты бар белгішені басыңыз.
  - **Windows 7, Windows Vista және Windows XP:** Компьютеріңіздегі жұмыс үстелінен **Пуск** (Бастау) түймешігін басыңыз, **Все программы** (Барлық бағдарламалар) таңдаңыз, **HP** түймешігін басыңыз, **HP Deskjet 2540 series** басыңыз және **HP Deskjet 2540 series** басыңыз.
- б. принтер бағдарламалық жасақтамасы тармағында **Басып шығару және сканерлеу** түймесін басып, принтердің құралдар тақтасына кіру үшін **Принтердің жұмысын басқару** түймесін басыңыз.
- в. Диагностикалық бетті басып шығару үшін **Құрылғы туралы есептер** қойындысындағы **Диагностика туралы ақпаратты басып шығару** параметрін басып шығарыңыз.

- г. Диагностикалық беттегі көк, қызыл күрең, сары және қара қораптарды қарап шығыңыз.



6. Диагностикалық бет жолақтарды немесе түрлі-түсті немесе қара қораптардың бос бөлігін көрсетсе, басып шығару картридждерін автоматты түрде тазалаңыз.

### Сия картридждерін автоматты түрде тазалау

- Кіріс науасына хат немесе қолданылмаған қарапайым А4 ақ қағазды салыңыз.
- Операциялық жүйеге байланысты принтер бағдарламалық жасақтамасы ашу үшін келесі әрекеттердің бірін орындаңыз:
  - Windows 8:** Пуск (Бастау) экранында экрандағы бос аймақты тінтуірдің оң жағымен басып, бағдарламалар панеліндегі **Все программы** (Барлық бағдарламалар) түймешігін басып, кейін принтер аты бар белгішені басыңыз.
  - Windows 7, Windows Vista және Windows XP:** Компьютеріңіздегі жұмыс үстелінен Пуск (Бастау) түймешігін басыңыз, **Все программы** (Барлық бағдарламалар) таңдаңыз, **HP** түймешігін басыңыз, **HP Deskjet 2540 series** басыңыз және **HP Deskjet 2540 series** басыңыз.

- б. принтер бағдарламалық жасақтамасы тармағында **Басып шығару және сканерлеу** түймесін басып, **Принтердің құралдар тақтасына** кіру үшін **Принтердің жұмысын басқару** түймесін басыңыз.
- в. **Құрылғы қызметтері** қойындысында **Сия картридждарын тазалау** параметрін басыңыз. Экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

Жоғарыда айтылған шешім ақауды жоймаса, [онлайн арқылы қосымша ақауларды жою туралы ақпарат алу үшін осы жерді басыңыз.](#)

## Қағаз кептелістерін жою

Қағаз кептелісін тазалау үшін келесі қадамдарды орындаңыз.

### Қағаз науасындағы қағаз кептелісін тазалау

1. Кептелісті автоматты түрде тазалауға әрекет жасау үшін **Болдырмау** түймесін басыңыз. Бұл жұмыс істемесе, қағаз кептелісін қолмен тазалау қажет.
2. Кептелген қағазды кіріс науасынан ақырын шығару



3. Ағымдағы жұмысты жалғастыру үшін басқару тақтасындағы **Начать копировать в черном цвете** (Қара түсте басып шығаруды бастау) немесе **Начать копирование в черном цвете** (Қара түсте көшіруді бастау) түймесін басыңыз.

### Қағаз науасындағы қағаз кептелісін тазалау

1. Кептелісті автоматты түрде тазалауға әрекет жасау үшін **Болдырмау** түймесін басыңыз. Бұл жұмыс істемесе, қағаз кептелісін қолмен тазалау қажет.
2. кептелген қағазды кіріс науасынан ақырын шығарыңыз.



3. Ағымдағы жұмысты жалғастыру үшін басқару тақтасындағы **Начать копировать в черном цвете** (Қара түсте басып шығаруды бастау) немесе **Начать копирование в черном цвете** (Қара түсте көшіруді бастау) түймесін басыңыз.

### Картриджге өту аймағындағы қағаз кептелісін тазартыңыз

1. Кептелісті автоматты түрде тазалауға әрекет жасау үшін **Болдырмау** түймесін басыңыз. Бұл жұмыс істемесе, қағаз кептелісін қолмен тазалау қажет.


2. Қағаз кептелісіне қол жеткізу үшін картридждің кіру есігін ашып, баспа картриджін сырғытыңыз.




3. Ағымдағы жұмысты жалғастыру үшін басқару тақтасындағы **Начать копировать в черном цвете** (Қара түсте басып шығаруды бастау) немесе **Начать копирование в черном цвете** (Қара түсте көшіруді бастау) түймесін басыңыз.

### Принтердегі кептелісті тазалау


1. Кептелісті автоматты түрде тазалауға әрекет жасау үшін **Болдырмау** түймесін басыңыз. Бұл жұмыс істемесе, қағаз кептелісін қолмен тазалау қажет.
2. Принтердің астында орналасқан тазарту есігін ашыңыз. Тазарту есігінің екі бірдей жағындағы ілмектерді басыңыз.



3. Кептелген қағазды алып тастаңыз.



4. Тазалауға арналған есікті жабыңыз. Екі ілмек орнына сырт етілгенше есікті принтерге қарай итеріңіз.



5. Ағымдағы жұмысты жалғастыру үшін басқару тақтасындағы **Начать копировать в черном цвете** (Қара түсте басып шығаруды бастау) немесе **Начать копирование в черном цвете** (Қара түсте көшіруді бастау) түймесін басыңыз.

Жоғарыда айтылған шешім ақауды жоймаса, [онлайн арқылы қосымша ақауларды жою туралы ақпарат алу үшін осы жерді басыңыз](#).

### Қағаз кептелісін алдын алу


- Кіріс науасын шамадан тыс толтырмаңыз.
- Басып шығарылған қағаздарды жайлап шығыс науасынан алып тастаңыз.
- Кіріс науасына салынған қағаздардың тегіс орналасуын және ұштары бүгілмеуін не жыртылмауын қамтамасыз етіңіз.
- Кіріс науасында әртүрлі қағаз түрлерін және қағаз өлшемдерін біріктірмеңіз; кіріс науасындағы қағаздың барлығы бірдей өлшемде және түрде болуы қажет.
- Барлық қағаздарға нық сәйкестендіру үшін кіріс науасындағы қағаз енінің бағыттауыштарын сәйкестендіріңіз. Кіріс науасындағы қағазды қағаз енінің бағыттауыштары майыстырмайтынын тексеріңіз.
- Қағазды кіріс науасының алдына қарай тым қатты итермеңіз.
- Принтер басып шығарып жатқанда қағазды жүктемеңіз. Принтерде қағаз бітейін деп тұрса, алдымен принтердің қағаздың қалғанын қолданып болғанша күтіп, одан кейін қағазды қосыңыз.

Жоғарыда айтылған шешім ақауды жоймаса, [онлайн арқылы қосымша ақауларды жою туралы ақпарат алу үшін осы жерді басыңыз](#).



## Басып шығару мүмкін емес

Басып шығару кезінде қиындықтар туындаса, ақауды автоматты түрде жоятын HP Print and Scan Doctor бағдарламасын жүктеуге болады. Құралды алу үшін сәйкес сілтемені басыңыз:

 **ЕСКЕРІМ:** HP Print and Scan Doctor барлық тілдерде қол жетімді болмауы мүмкін.

[HP Print and Scan Doctor құралын жүктеу бетіне өткізіңіз.](#)

### Басып шығару кезіндегі ақауларды жою

Принтер қосулы екенін және қағаз науасында қағаз бар екенін тексеріңіз. Егер әлі басып шығару мүмкін болмаса, төмендегі әрекеттерді мына кезекте орындаңыз:

1. Қате хабарын принтер бағдарламалық жасақтамасы ішінде тексеріп және оларды экрандағы нұсқаулықтарына қарап шешу.
2. Егер принтерге компьютер USB кабелі арқылы қосылса, USB кабелін өшіріп және қайта қосыңыз. Егер принтерге компьютер сымсыз қосылым арқылы қосылса, қосылым жұмыс істеп тұрғанын тексеріңіз.
3. Құрылғы тоқтатылмағанын немесе желіге қосылмағанын растаңыз.

### Құрылғы тоқтатылмағанын немесе желіге қосылмағанын растау үшін

- а. Операциялық жүйеге қарай келесі әрекеттердің бірін орындаңыз:
    - **Windows 8:** Charms bar тақтасын ашу үшін экранның жоғарғы оң жағын көрсетіңіз және түртіңіз, **Параметры** (Параметрлер) белгішесін басыңыз, **Панель управления** (Басқару панелі), түймешігін басыңыз немесе түртіңіз және содан кейін **Құрылғылар мен принтерлерді көрсету** параметрін басыңыз немесе түртіңіз.
    - **Windows 7:** Windows жүйесінің **Пуск** (Бастау) мәзірінен **Устройства и принтеры** (Құрылғылар және принтерлер) пәрменін басыңыз
    - **Windows Vista:** Windows жүйесінің **Пуск** (Бастау) мәзіріндегі **Панель управления** (Басқару тақтасы) параметрін басып, **Принтеры** (Принтерлер) түймешігін басыңыз.
    - **Windows XP:** Windows жүйесіндегі **Пуск** (Бастау), **Панель управления** (Басқару тақтасы), **Принтеры и факсы** (Принтерлер және факстар) тармақтарын таңдаңыз.
  - ә. Құрылғы белгішесін екі рет басыңыз немесе құрылғы белгішесін тінтуірдің оң жағымен басыңыз және басып шығару кезегін ашу үшін **Басылып шығарылғандарды көру** параметрін таңдаңыз.
  - б. Принтер мәзірінде **Басып шығаруды тоқтату** немесе **Принтерді желіге қоспай пайдалану** параметрлерінің жанына белгі қойылғанына көз жеткізіңіз.
  - в. Егер кез келген өзгертулер енгізілген болса, қайта басып шығаруға әрекет жасаңыз.
4. Құрылғы әдепкі принтер деп орнатылғанын тексеріңіз.

### Құрылғы әдепкі принтер деп орнатылғанын тексеру үшін

- а. Операциялық жүйеге қарай келесі әрекеттердің бірін орындаңыз:

- **Windows 8:** Charms bar тақтасын ашу үшін экранның жоғарғы оң жағын көрсетіңіз және түртіңіз, **Параметры** (Параметрлер) белгішесін басыңыз, **Панель управления** (Басқару панелі), түймешігін басыңыз немесе түртіңіз және содан кейін **Құрылғылар мен принтерлерді көрсету** параметрін басыңыз немесе түртіңіз.
  - **Windows 7:** Windows жүйесінің **Пуск** (Бастау) мәзірінен **Устройства и принтеры** (Құрылғылар және принтерлер) пәрменін басыңыз
  - **Windows Vista:** Windows жүйесінің **Пуск** (Бастау) мәзіріндегі **Панель управления** (Басқару тақтасы) параметрін басып, **Принтеры** (Принтерлер) түймешігін басыңыз.
  - **Windows XP:** Windows жүйесіндегі **Пуск** (Бастау), **Панель управления** (Басқару тақтасы), **Принтеры и факсы** (Принтерлер және факстар) тармақтарын таңдаңыз.
- а. Әдепкі принтер ретінде дұрыс құрылғы орнатылғанына көз жеткізіңіз.  
Әдепкі принтердің жанында қара немесе жасыл дөңгелекке белгі қойылған.
  - б. Басқа құрылғы әдепкі принтер ретінде орнатылса, дұрыс құрылғыны тінтуірдің оң жақ түймешігімен басыңыз және **Әдепкі принтер ретінде орнату** параметрін таңдаңыз.
  - в. Принтерді қайтадан қолданып көріңіз.
5. Принтердегі спулер бағдарламасын қайта іске қосыңыз.

#### Принтердегі спулер бағдарламасын қайта іске қосу

- а. Операциялық жүйеге қарай келесі әрекеттердің бірін орындаңыз:

#### Windows 8

- i. Charms bar тақтасын ашу үшін экранның жоғарғы оң жағын көрсетіңіз немесе түртіңіз және содан кейін **Параметры** (Параметрлер) белгішесін басыңыз.
- ii. **Панель управления** (Басқару панелі) түймешігін басыңыз немесе түртіңіз және **Система и безопасность** (Жүйе және қауіпсіздік) түймешігін басыңыз немесе түртіңіз.
- iii. **Инструменты администрирования** (Әкімшілік құралдар), түймешігін басыңыз немесе түртіңіз және содан кейін **Службы** (Қызметтер) белгішесін екі рет басыңыз немесе түртіңіз.
- iv. **Принтердегі спулер бағдарламасы** түймешігінің үстінен тінтуірдің оң жағымен басып ұстап тұрыңыз және **Сипаттар** түймешігін басыңыз.
- v. **Жалпы** қойындысындағы **Іске қосу түрі** параметрінің жанында **Автоматты** параметрі таңдалғанына көз жеткізіңіз.
- vi. Қызмет іске қосылмаған болса, **Қызмет күйі** астындағы **Бастау** түймешігін басыңыз немесе түртіңіз, кейін **ОК** түймешігін басыңыз немесе түртіңіз.

## Windows 7

- i. Windows жүйесіндегі **Бастау** мәзіріндегі **Басқару тақтасы**, **Жүйе** және қауіпсіздік түймешігін басып, **Әкімшілік құралдар** түймешігін басыңыз.
- ii. **Қызметтер** түймешігін екі рет басыңыз.
- iii. **Принтердегі спулер бағдарламасы** түймешігінің үстінен тінтуірдің оң жағымен басып, **Сипаттар** түймешігін басыңыз.
- iv. **Жалпы** қойындысындағы **Іске қосу түрі** параметрінің жанында **Автоматты** параметрі таңдалғанына көз жеткізіңіз.
- v. Қызмет іске қосылмаған болса, **Қызмет күйі** астындағы **Бастау** түймешігін басыңыз, кейін **ОК** түймешігін басыңыз.

## Windows Vista

- i. Windows жүйесіндегі **Бастау** мәзіріндегі **Басқару тақтасы**, **Жүйе** және **қызмет көрсету**, **Әкімшілік құралдар** түймешігін басыңыз.
- ii. **Қызметтер** түймешігін екі рет басыңыз.
- iii. **Принтердегі спулер қызметін** тінтуірдің оң жақ түймешігімен басып, **Сипаттар** түймешігін басыңыз.
- iv. **Жалпы** қойындысындағы **Іске қосу түрі** параметрінің жанында **Автоматты** параметрі таңдалғанына көз жеткізіңіз.
- v. Қызмет іске қосылмаған болса, **Қызмет күйі** астындағы **Бастау** түймешігін басыңыз, кейін **ОК** түймешігін басыңыз.

## Windows XP

- i. Windows жүйесіндегі **Бастау** мәзіріндегі **Менің компьютерім** қалтасын тінтуірдің оң жақ түймешігімен басыңыз.
  - ii. **Басқару** түймешігін басып, **Қызметтер және бағдарламалар** түймешігін басыңыз.
  - iii. **Қызметтер** түймешігін екі рет басып, **Принтердегі спулер бағдарламасын** таңдаңыз.
  - iv. **Принтердегі спулер бағдарламасын** тінтуірдің оң жақ түймешігімен басып, қызметті қайта іске қосу үшін **Қайта іске қосу** түймешігін басыңыз.
- ә. Әдепкі принтер ретінде дұрыс құрылғы орнатылғанына көз жеткізіңіз.  
Әдепкі принтердің жанында қара немесе жасыл дөңгелекке белгі қойылған.
  - б. Басқа құрылғы әдепкі принтер ретінде орнатылса, дұрыс құрылғыны тінтуірдің оң жақ түймешігімен басыңыз және **Әдепкі принтер ретінде орнату** параметрін таңдаңыз.
  - в. Принтерді қайтадан қолданып көріңіз.
6. Компьютерді қайта іске қосыңыз.
  7. Басып шығару кезегін тазалау

## Басып шығару кезегін тазалау үшін

- а. Операциялық жүйеге қарай келесі әрекеттердің бірін орындаңыз:
  - **Windows 8:** Белгішелер жолағын ашу үшін экранның жоғарғы оң жақ бұрышына нұсқаңыз немесе түртіңіз, **Параметрлер** белгішесін басып, **Басқару тақтасы** түймесін басыңыз немесе түртіңіз, сонан соң **Құрылғылар мен принтерлерді көру** пәрменін басыңыз немесе түртіңіз.
  - **Windows 7:** Windows жүйесінің **Пуск (Бастау)** мәзірінен **Устройства и принтеры (Құрылғылар және принтерлер)** пәрменін басыңыз
  - **Windows Vista:** Windows жүйесінің **Бастау** мәзіріндегі **Басқару тақтасы** параметрін басып, **Принтерлер** түймешігін басыңыз.
  - **Windows XP:** Windows жүйесіндегі **Пуск (Бастау)**, **Панель управления (Басқару тақтасы)**, **Принтеры и факсы (Принтерлер және факстар)** тармақтарын таңдаңыз.
- ә. Басып шығару кезегін ашу үшін құрылғы белгішесін екі рет басыңыз.
- б. **Принтер** мәзірінде **Отменить все документы (Барлық құжаттарды болдырмау)** немесе **Очистить печать документа (Баспа құжатын тазарту)** тармағын таңдап, растау үшін **Да (Иә)** түймешігін басыңыз.
- в. Кезекте құжаттар бар болса, компьютерді қайта іске қосыңыз және компьютер қайта іске қосылғаннан кейін қайтадан басып шығарыңыз.
- г. Басып шығару кезегінің таза екеніне көз жеткізу үшін, оны қайтадан тексеріңіз және қайтадан басып шығарып көріңіз.

Жоғарыда айтылған шешім ақауды жоймаса, [онлайн арқылы қосымша ақауларды жою туралы ақпарат алу үшін осы жерді басыңыз.](#)

## Принтер жылжымасын тазалау

Принтер жылжымасын бітеп тұрған қағаз сияқты кез келген нысанды алып тастаңыз.

Қосымша ақпаратты [Қағаз кептелістерін жою 66-бетте](#) бөлімінен қараңыз.



**ЕСКЕРІМ:** Кептелген қағазды алып тастау үшін кез келген құралды немесе басқа құрылғыларды пайдаланбаңыз. Принтер ішінен кептелген қағазды алғанда әрқашан сақ болыңыз.



[Қосымша ақпарат алу үшін желіге өту мақсатында осы жерді басыңыз.](#)

## Ақаулығы бар картриджды анықтау

Үш түсті және қара сия деңгейінің көрсеткіштері бірдей жыпылықтап тұрса және Қосу шамы жанып тұрса, картридждерде әлі де таспа бар болса, демек сия аз немесе жоқ. Алдымен қызғылт таспаның картридждерден алынып тасталғанын және екі картридждің де орнатылғанын тексеріңіз. Екі картридж шамдары әлі жыпылықтап тұрса, бір немесе екі картриджде де ақаулық бар. Бір картриджде ақаулық бар екенін тексеру үшін келесі әрекетті орындаңыз:

1. Қара сия картриджін алып тастаңыз.
2. Картриджға қол жеткізу есігін жабыңыз.
3. Егер Қосу түймесі тез жыпылықтап тұрса, үш түсті картриджді ауыстырыңыз. Егер Қосу шамы жыпылықтап тұрмаса, қара картриджді ауыстырыңыз.

# Науаларды дайындаңыз

## Шығару науасын ашу


- ▲ Басып шығаруды бастау үшін шығару науасын ашу қажет.



## Картридждің кіру есігін жабыңыз

- ▲ Басып шығаруды бастау үшін картридж есігін жабу қажет.



 [Қосымша ақпарат алу мақсатында желіге өту үшін осы жерді басыңыз.](#)

## Көшіру және сканерлеу қателерін түзету

HP "Сканерлеу мүмкін емес" ақауларының көбін шешуге мүмкіндік беретін HP Print and Scan Doctor (тек Windows) бағдарламасын ұсынады.



**ЕСКЕРІМ:** HP Print and Scan Doctor барлық тілдерде қол жетімді болмауы мүмкін.

---

[HP Print and Scan Doctor құралын жүктеу бетіне өткізіңіз.](#)

Сканерлеу мәселелерін шешу туралы қосымша мәліметтер. [Қосымша ақпарат үшін желіге өту мақсатында осы жерді басыңыз.](#)


Көшіру мәселелерін шешу туралы мәліметтер. [Қосымша ақпарат үшін желіге өту мақсатында осы жерді басыңыз.](#)



# Принтердегі ақау

## Принтердегі ақауды жою

▲ Принтерді өшіріңіз және қосыңыз. Егер ақау жойылмаса, HP компаниясына хабарласыңыз.

 [Анықтама алу үшін HP қолдау қызметіне хабарласыңыз.](#)

## Сия картриджындағы ақау

Бірінші, картриджді алып тастап, оны қайта салып көріңіз. Бұл жұмыс істемесе, картридж контактілерін тазалаңыз. Егер мәселе әлі шешілмесе, картридждерді ауыстырыңыз. Қосымша ақпарат алу үшін [Сия картридждерін ауыстыру 43-бетте](#) бөлімін қараңыз.


### Сия картриджының түйіспелерін тазалау

**⚠ ЕСКЕРТУ:** Тазалау процесі бірнеше минутты ғана алады. Сия картридждерінің принтерге тез арада қайта орнатылуын қамтамасыз етіңіз. Сия картридждерін құрылғының сыртында 30 минуттан көп уақыт бойы қалдыру ұсынылмайды. Бұл басып шығару механизміне және сия картриджіне зақым келтіруі мүмкін.

1. Қуат қосулы тұрғанын тексеріңіз.
2. Картридж есігін ашып, басып шығару жылжымасының принтердің ортасына өткенін күтіңіз.




3. Ақау хабарында көрсетілген картриджді шығарыңыз.



4. Сия картриджының астын жоғары қаратып екі жағынан ұстаңыз және сия картриджының электр түйіспелерін табыңыз.

Электрлі контактілер - сия картриджіндегі алтын түсті нүктелер.




5. Түйіспелерді құрғақ мақтаны немесе түксіз шүберекпен сүртіңіз.


**⚠ ЕСКЕРТУ:** Абай болыңыз, тек контактілерді сүртіңіз және сияны немесе басқа бөтен заттарды картридждің басқа жеріне жақпаңыз.


6. Құрылғының ішкі жағында басып шығару механизміндегі түйіспелерді табыңыз.

Принтер түйіспелері - сия картриджіндегі түйіспелерге сәйкес орналастырылған алтын түсті дөңестіктер.



7. Түйіспелерді сүрту үшін құрғақ мақтаны немесе түксіз шүберекті пайдаланыңыз.
8. Сия картриджін қайта орнатыңыз.
9. Сия картриджінің кіру есігін жауып, қате хабарламасының жойылғанын тексеріңіз.
10. Қате хабарламасын тағы да алсаңыз, құрылғыны өшіріңіз және қайтадан қосыңыз.

 **ЕСКЕРІМ:** Егер бір картриджде ақау шықса, оны алып тастап, бір картриджді режим көмегімен бір картриджді пайдаланатын HP Deskjet 2540 series құрылғысын жұмыс істетуге болады.

 [Қосымша ақпарат алу мақсатында желіге өту үшін осы жерді басыңыз.](#)

## Бұрынғы нұсқадағы картридждар

Осы картридждың жаңарақ нұсқасын қолдану қажет. Көптеген жағдайларда картридж бумасының сыртқы жағына қарау арқылы картридждың жаңарақ нұсқасын анықтауға болады.



Егер ол күннің оң жағындағы бірнеше орыннан кейін «v1» деп берілсе, онда картридждың жаңартылған жаңарақ нұсқасы болғаны. Егер бұл бұрынғы нұсқадағы картридж болса, анықтама немесе ауыстыруды алу үшін HP қолдау қызметіне хабарласыңыз.

 [Қосымша ақпарат үшін желіге өту мақсатында осы жерді басыңыз.](#)

## Желі

- Желінің қауіпсіздік параметрлерін қалай табу керектігін үйреніңіз. [Қосымша ақпарат алу үшін желіге өту мақсатында осы жерді басыңыз.](#)
- Ақаулықтарды жою туралы қосымша кеңестерді қараңыз. [Қосымша ақпарат алу үшін желіге өту мақсатында осы жерді басыңыз.](#)
- HP Print and Scan Doctor құралы туралы қосымша ақпарат алыңыз. [Қосымша ақпарат алу үшін желіге өту мақсатында осы жерді басыңыз.](#)
- USB түрінен сымсыз қосылым түріне қалай өзгерту керектігін үйреніңіз. [Қосымша ақпарат алу үшін желіге өту мақсатында осы жерді басыңыз.](#)
- Принтерді орнату кезінде желіаралық қорғау құрылғысымен және антивирустық бағдарламалармен қалай жұмыс істеуді үйреніңіз. [Қосымша ақпарат алу үшін желіге өту мақсатында осы жерді басыңыз.](#)

## HP қолдау қызметі

- [Принтерді тіркеу](#)
- [Қолдау процесі](#)
- [HP компаниясының телефонмен қолдау қызметі](#)
- [Қосымша кепілдік параметрлері](#)

### Принтерді тіркеу

Тіркелу үшін бірнеше минут жұмсау арқылы жылдамырақ қызметтен, тиімділіктен және өнімге қолдау көрсететін ескертулерден рахат алуыңыз мүмкін. Бағдарламалық құралды орнату кезінде принтерді тіркемеген болсаңыз, кейінірек оны <http://www.register.hp.com> веб-сайтында тіркеуге болады.

### Қолдау процесі

Егер ақаулық туындаса, мына қадамдарды орындаңыз:

1. Принтермен бірге берілген құжатты тексеріңіз.
2. HP компаниясының желідегі қолдау қызметі веб-сайтына [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) мекенжайы бойынша өтіңіз.

HP компаниясының онлайн қолдау қызметі барлық HP өнімін тұтынушылар үшін қол жетімді. Бұл принтер туралы соңғы ақпарат және маман көмегін алу үшін жылдам көз болып табылады және мына мүмкіндіктерді қамтиды:

- Білікті желідегі қолдау қызметі мамандарымен жылдам хабарласу
  - Принтерге арналған бағдарламалық жасақтама мен драйвер жаңартулары
  - Жалпы ақаулықтарға арналған ақаулықтарды жою туралы құнды ақпарат
  - Белсенді принтер жаңартулары, қолдау көрсету ескертулері және принтерді тіркеген кезде қол жетімді болатын HP жаңалықтары
3. HP қолдау қызметіне телефон шалыңыз.

Қолдау көрсету мүмкіндіктері мен олардың болу-болмауы принтер, ел/аймақ және тіл бойынша әр түрлі болады.

### HP компаниясының телефонмен қолдау қызметі

Телефонның қолдау көрсету параметрлері және қол жетімділігі принтерге, ел/аймаққа және тілге байланысты өзгереді.

Осы бөлімде төмендегідей тақырыптар бар:

- [Телефонмен қолдау көрсету мерзімі](#)
- [Қоңырауды қою](#)
- [Қолдау көрсету телефон нөмірлері](#)
- [Телефонмен қолдау көрсету мерзімінен кейін](#)


## Телефонмен қолдау көрсету мерзімі

Солтүстік Америка, Азиялық Тынық мұхит аймағы және Латын Америкасы (Мексиканы қоса) елдерінде бір жылға телефонмен қолдау көрсетіледі. Еуропадағы, Таяқ Шығыс пен Африкадағы телефонмен қолдау мерзімінің ұзақтығын [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) бетінен қараңыз. Стандартты телефон компаниясы ақы алады.

## Қоңырауды қою

Компьютер мен принтердің алдында отырғанда HP қолдау қызметіне қоңырау шалыңыз. Мына ақпараттарды беруге дайын болыңыз:

- Өнім атауы (Deskjet IA 2545 сияқты принтерде орналасқан)
- Құрылғы нөмірі (картриджге кіру есігінде орналасқан)



- Сериялық нөмірі (принтердің артқы немесе астыңғы жағында орналасады)
- Жағдай туындағанда пайда болатын хабарламалар
- Мына сұрақтарға жауаптар:
  - Бұрын мұндай жағдай туындады ма?
  - Қайта жасай аласыз ба?
  - Осы жағдай басталғанда компьютерге жабдық немесе бағдарламалық жасақтама қосқан жоқсыз ба?
  - Бұл жағдайдың алдында бір нәрсе болды ма (мысалы, найзағай ойнады, принтерді жылжытты, т.б.)?

## Қолдау көрсету телефон нөмірлері

Телефонмен қолдау қызметі нөмірлерінің және қоңырау шығыны ақпаратының ең соңғы тізімін [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) веб-сайтынан қараңыз.

## Телефонмен қолдау көрсету мерзімінен кейін

Телефонмен қолдау көрсету мерзімінен кейін, HP компаниясынан қосымша ақыға көмек алуға болады. HP компаниясының желідегі қолдау қызметі веб-сайтынан да көмек алуға болады: [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support). Қолдау мүмкіндіктері туралы қосымша ақпаратты алу үшін HP өнімін сатушымен хабарласыңыз немесе еліңіздегі/аймағыңыздағы қолдау көрсету қызметінің телефон нөміріне қоңырау шалыңыз.

## Қосымша кепілдік параметрлері

Қосымша төлеу арқылы HP Deskjet 2540 series үшін кеңейтілген қызметтік жоспарларды алуға болады. [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) торабына өтіп, еліңізді/аймағыңызды және тіліңізді таңдап, кеңейтілген қызметтік жоопарлар туралы ақпаратты кепілдік аймағынан алыңыз және қызметтер туралы мәліметтерді оқыңыз.



---

## а Техникалық мәліметтер

Осы бөлімде берілген HP Deskjet 2540 series техникалық сипаттамалары жіне халықаралық ережелер мәліметін қараңыз.

Қосымша ақпаратты HP Deskjet 2540 series өнімімен бірге берілген құжаттан қараңыз.

Осы бөлімде төмендегідей тақырыптар бар:

- [Hewlett-Packard Company ескертулері](#)
- [Техникалық сипаттамасы](#)
- [Қоршаған ортаны қорғайтын өнім бағдарламасы](#)
- [Басқару ескертпелері](#)

## Hewlett-Packard Company ескертулері

Осы жерде қамтылған мәліметтер ескертусіз өзгертіледі.

Барлық құқықтары қорғалған. Авторлық құқық арқылы рұқсат етілген жағдайлардан басқа кезде, Hewlett-Packard компаниясының жазбаша рұқсатынсыз осы материалды көшіруге, өңдеуге немесе аударуға тыйым салынады. HP өнімдері мен қызметтеріне арналған кепілдіктер ғана осындай өнімдер мен қызметтермен бірге келетін нақты кепілдеме ережелерін орындау үшін орнатылады. Осы жердегі ешбір мәлімет қосымша кепілдемеге негізделген түрде тұспалданбайды. HP компаниясы осы жерде қамтылған техникалық немесе өңделетін қателер не қосылмаған ерекшеліктер үшін жауапты болмайды.

© 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista, Windows 7 және Windows 8 – Майкрософт корпорациясының АҚШ мемлекетінде тіркелген сауда белгілері.

## Техникалық сипаттамасы

Осы бөлімде HP Deskjet 2540 series техникалық сипаттамалары берілген. Қосымша өнім сипаттамаларын алу үшін [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) торабындағы Өнім туралы мәліметтер парағын қараңыз.

- [Жүйе қажеттіліктері](#)
- [Қоршаған ортаға байланысты талаптар](#)
- [Кіріс науасының көлемі](#)
- [Шығару насуының көлемі](#)
- [Қағаз өлшемі](#)
- [Қағаз салмағы](#)
- [Басып шығарудың техникалық сипаттары](#)
- [Көшірме техникалық сипаттары](#)
- [Сканерлеу техникалық сипаттары](#)
- [Басып шығару ажыратымдылығы](#)
- [Қуат сипаттамалары](#)
- [Картридж ресурсы](#)
- [Акустика туралы мәлімет](#)

## Жүйе қажеттіліктері

Бағдарлама және жүйе талаптары Readme файлында орналасқан.

Болашақ амалдық жүйе шығарылымдары мен қолдау туралы ақпарат алу үшін [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) мекенжайындағы HP желілік қолдау веб-сайтына кіріңіз.

## Қоршаған ортаға байланысты талаптар

- Ұсынылатын жұмыс істеу температура ауқымы: 15 °C-32 °C (59 °F-90 °F)
- Рұқсат етілген жұмыс істеу температура ауқымы: 5 °C дан 40 °C дейін (41 °F тен 104 °F дейін)
- Ылғалдылық: 15%-80% қатысты ылғалдылық, конденсация жоқ; 28 °C ең көп шық нүктесі
- Жұмыс істемейтін (сақтау) температура ауқымы: -40 °C - +60 °C (-40 °F - +140 °F)
- Жоғары жиілікті электромагниттік өрістің болуынан HP Deskjet 2540 series принтерінен шығарылатын өнім бұрмалануы мүмкін.
- HP компаниясы жоғары жиілікті электромагниттік өріс шығаратын дыбысты азайту үшін 3 м (10 футтан) аз немесе бірдей USB кабелін пайдалануды ұсынады.

## Кіріс науасының көлемі

Қарапайым қағаз парақтары (80 г/м<sup>2</sup> [20 фунт]): 50-ге дейін

Хатқалталар: 5-ке дейін

Индекс карталары: 20-ға дейін

Фотосурет қағазының парақтары: 20-ға дейін

## Шығару насының көлемі

Қарапайым қағаз парақтары (80 г/м<sup>2</sup> [20 фунт]): 30 бетке дейін

Хатқалталар: 5-ке дейін

Индекс карталары: 10-ға дейін

Фотосурет қағазының парақтары: 10-ға дейін

## Қағаз өлшемі

Қолдау көрсетілетін медиа өлшемдерінің аяқталған тізімін бағдарламалық жасақтамасынан көріңіз.

## Қағаз салмағы

Қарапайым қағаз: 64-90 г/м<sup>2</sup> (16-24 фунт)

Хатқалталар: 75-90 г/м<sup>2</sup> (20-24 фунт)

Карталар: 200 г/м<sup>2</sup> (110-фунт ең көп индекс) дейін

Фотосурет қағазы: 280 г/м<sup>2</sup> (75 фунт) дейін

## Басып шығарудың техникалық сипаттары

- Сканерлеу жылдамдығы құжаттың күрделілігіне байланысты әртүрлі болады
- Әдіс: қажет болғанда таматын термо сия
- Тіл: PCL3 GUI

## Көшірме техникалық сипаттары

- Сандық кескінді өңдеу
- Көшіру жылдамдықтары құжат пен үлгінің күрделілігіне қарай әр түрлі болады.

## Сканерлеу техникалық сипаттары

- Ажыратымдылық: ең көбі 1200 x 1200 нүкте/дюйм оптикалық мүмкіндік

Әр нүктеге бір дюйм ажыратымдылығы туралы қосымша ақпаратты сканер бағдарламалық құралынан қараңыз.

- Түсі: 24-биттік түсті, 8-биттік сұр реңк (сұрдың 256 деңгейі)
- Әйнек арқылы сканерленген беттің ең көп өлшемі: 21,6 x 29,7 см (8,5 x 11,7 дюйм)

## Басып шығару ажыратымдылығы

### Жоба режимі

- Түсті кіріс/қара түс беру: 300x300 нүкте/дюйм
- Шығыс (Қара/Түсті): Автоматты

### Қалыпты режим

- Түсті кіріс/қара түс беру: 600x300 нүкте/дюйм
- Шығыс (Қара/Түсті): Автоматты

### Кәдімгі-ең жақсы режимі

- Түсті кіріс/қара түс беру: 600x600 нүкте/дюйм
- Шығыс (Қара/Түсті): Автоматты

### Фотосурет-ең жақсы режимі

- Түсті кіріс/қара түс беру: 600x600 нүкте/дюйм
- Шығыс (Қара/Түсті): Автоматты

### Ең жоғары DPI режимі

- Түсті кіріс/қара түс беру: 1200x1200 нүкте/дюйм
- Шығыс: Автоматты (қара), оңтайландырылған 4800x1200 нүкте/дюйм (түсті)

## Қуат сипаттамалары

### 0957-2385

- Кіріс кернеуі: 100-240 В (айнымалы ток) (+/- 10%)
- Кіріс жиілігі: 50/60 Гц (+/- 3 Гц)

### 0957-2403

- Кіріс кернеуі: 200-240 В (айнымалы ток) (+/- 10%)
- Кіріс жиілігі: 50/60 Гц (+/- 3 Гц)



**ЕСКЕРІМ:** HP компаниясы қамтамасыз ететін қуат адаптерін ғана пайдаланыңыз.

## Картридж ресурсы

Картридждер ресурстары бойынша қосымша ақпаратты алу үшін [www.hp.com/go/learnaboutsupplies](http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies) веб-сайтына өтіңіз.

## Акустика туралы мәлімет

Интернетке кіру мүмкіндігіңіз болса, акустика туралы мәліметті HP веб-сайтынан алуға болады.  
Өту: [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).

# Қоршаған ортаны қорғайтын өнім бағдарламасы

Hewlett-Packard компаниясы сапалы өнімдерді экологиялық таза мәнерде беруге жауапкершілікпен қарайды. Қайта қолдануға арналған дизайн осы өнімде қамтылған. Дұрыс қызметті және сенімділікті қамтамасыз ету кезінде материалдардың саны аз қолданылады. Оңай айыру үшін ұқсас емес материалдарды қолдану жоспарланған. Ілмектер мен басқа қосқыштарды жалпы құралдарды қолданып орналастыру, қолдану және жою оңай болады. Тиімді бөлшектеу және жөндеу үшін жылдам кіруге арналған жоғары маңыздылықтағы бөліктер жобаланған.

Қосымша ақпарат алу үшін HP Қоршаған ортаға мүдделілігі веб-сайтын мына мекенжай бойынша қараңыз:

[www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/](http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/)

- [Есо-кеңестері](#)
- [Қолданылатын қағаз](#)
- [Пластмасса](#)
- [Материалдардың қауіпсіздігі туралы деректер тізімі](#)
- [Қайта өңдеу бағдарламасы](#)
- [HP сия жабдықтарын қайта өңдеу бағдарламасы](#)
- [Қуатты тұтыну](#)
- [Ұйқылық күйі](#)
- [Қалдық жабдықтардың пайдаланушылар тарапынан шығарып тастау](#)
- [Химиялық заттар](#)
- [Қауіпті заттарды шектеу \(Украина\)](#)
- [Қауіпті заттарды шектеу \(Үндістан\)](#)

## Есо-кеңестері

HP компаниясы тұтынушылардың қоршаған ортаға ықпал етуін азайтуға көмектесуге жауапкершілікпен қарайды. HP қоршаған орта бастамалары туралы қосымша ақпарат алу үшін HP қоршаған орта бағдарламалары мен бастамалары веб-сайтына кіріңіз.

[www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/](http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/)

## Қолданылатын қағаз

DIN 19309 және EN 12281:2002 стандарттарына қатысты бұл өнім қайта өңделетін қағазды қолдануға сәйкес келеді.

## Пластмасса

Өнімді қолдану мерзімі аяқталғаннан кейін қайта өңдеу мақсаттарында пластмассаларды анықтау мүмкіндігін ұлғайтатын халықаралық стандарттарға байланысты 25 грамнан артық пластмасса бөліктері белгіленген.

## Материалдардың қауіпсіздігі туралы деректер тізімі

Материалдардың қауіпсіздігі туралы деректер тізімін HP веб-сайтынан алуға болады:

[www.hp.com/go/msds](http://www.hp.com/go/msds)

## Қайта өңдеу бағдарламасы

HP компаниясы көптеген елдерде/аймақтарда өнімді қайтарудың және қайта өңдеу бағдарламаларының ұлғайтылған санын ұсынады және дүние жүзі бойынша ең үлкен электрондық қайта өңдеу орталықтарымен серіктес болып табылады. HP компаниясы ең танымал өнімдерінің кейбірін қайта сату арқылы ресурстарын сақтайды. HP өнімдерін қайта өңдеуге қатысты қосымша ақпарат алу үшін келесі торапқа өтіңіз:

[www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/](http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/)

## HP сия жабдықтарын қайта өңдеу бағдарламасы

HP компаниясы қоршаған ортаны қорғауға жауапкершілікпен қарайды. HP сия жабдықтарын қайта өңдеу бағдарламасы көптеген елдерде/аймақтарда қол жетімді және пайдаланылған басып шығару картридждарын және сия картридждарын тегін қайта өңдеуге мүмкіндік береді. Қосымша ақпарат алу үшін келесі веб-сайтқа өтіңіз:

[www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/](http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/)

## Қуатты тұтыну

ENERGY STAR® мекеме енімен белгіленген Hewlett-Packard компаниясының басып шығару және кескін жабдығы АҚШ қоршаған ортаны қорғау ұйымы бекіткен ENERGY STAR бағдарламасының кескін жабдығына арналған техникалық сипаттар болып табылады. Келесі белгі ENERGY STAR кәсіби кескін өнімдерінде көрсетіледі:



Қосымша ENERGY STAR кәсіби кескін өнімінің үлгісі туралы мәліметтер төменде тізімделген:  
[www.hp.com/go/energystar](http://www.hp.com/go/energystar)

## Ұйқылық күйі

- Күту режимінде қуат аз тұтынылады.
- Принтердің бастапқы орнатуларынан кейін, принтер 5 минут жұмыс істемесе, Ұйқы күйіне өтеді.

Ұйқы режимінің уақытын өзгерту үшін:

1. Енгізілген веб-серверді (EWS) ашыңыз. Қосымша ақпарат алу үшін [Енгізілген веб-серверді ашу 58-бетте](#) бөлімін қараңыз.
2. **Параметры** (Параметрлер) қойындысын басыңыз.



3. Управление питанием (Қуатты басқару) бөлімінде Энергосбережение (Қуатты сақтау күйі) түймесін басып, қажетті опцияны таңдаңыз.
4. Применить (Қолдану) түймесін басыңыз.

## Қалдық жабдықтардың пайдаланушылар тарапынан шығарып тастау



Бұл белгі өнім қалдықтарын басқа үй қоқыстарымен бірге шығармау керектігін білдіреді. Оның орнына шығын жабдығыңызды электр шығындарын және электр жабдығын қайта өңдеу үшін арнайы жинақтау орнында сақтау арқылы адам денсаулығы мен қоршаған ортаны қорғауыңыз тиіс. Қосымша ақпарат үшін үй қоқыстарын шығару қызметімен хабарласыңыз немесе <http://www.hp.com/recycle> веб-сайтына өтіңіз.

## Химиялық заттар

HP компаниясы REACH (заңнама ЕС №1907/2006, Еуропалық одақ пен ЕО кеңесі қабылдаған) сияқты құқықтық талаптарға сәйкес келетін өнімдерде қамтылатын химиялық заттар туралы пайдаланушыларға хабарлау туралы міндеттемені мойнына алады. Өнімге арналған химиялық заттар туралы ақпарат есебін келесі веб-сайттан табуға болады: [www.hp.com/go/reach](http://www.hp.com/go/reach).

## Қауіпті заттарды шектеу (Украина)

### **Технічний регламент щодо обмеження використання небезпечних речовин (Україна)**

Обладнання відповідає вимогам Технічного регламенту щодо обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 № 1057

## Қауіпті заттарды шектеу (Үндістан)

### **Restriction of hazardous substances (India)**

This product complies with the "India E-waste (Management and Handling) Rule 2011" and prohibits use of lead, mercury, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls or polybrominated diphenyl ethers in concentrations exceeding 0.1 weight % and 0.01 weight % for cadmium, except for the exemptions set in Schedule 2 of the Rule.

## Басқару ескертпелері

HP Deskjet 2540 series принтері елдегі/аймақтағы заң агенттіктерінің өнімге қойылатын талаптарына сәйкес келеді.

Осы бөлімде төмендегідей тақырыптар бар:

- [Заңды үлгінің идентификациялық нөмірі](#)
- [FCC statement](#)
- [Notice to users in Korea](#)
- [VCCI \(Class B\) compliance statement for users in Japan](#)
- [Notice to users in Japan about the power cord](#)
- [Еуропа одағына арналған заңды хабарлама](#)
- [Declaration of conformity](#)
- [Шарттық сымсыз желі мәлімдемелері](#)

### Заңды үлгінің идентификациялық нөмірі

Заңды айқындау мақсаттары үшін өнімге заңды үлгі нөмірі тағайындалған. Өнімнің заңды үлгі нөмірі – SNPRB-1204-02. Бұл заңды нөмір нарықтағы атымен (HP Deskjet 2540 All-in-One series, HP Deskjet Ink Advantage 2545 All-in-One series, т.б.) немесе құрылғы нөмірлерімен (A9U22A нұсқасынан A9U28A нұсқасына, т.б.) шатастырылмауы қажет.

## FCC statement

### FCC statement

The United States Federal Communications Commission (in 47 CFR 15.105) has specified that the following notice be brought to the attention of users of this product.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

For further information, contact:

Manager of Corporate Product Regulations  
Hewlett-Packard Company  
3000 Hanover Street  
Palo Alto, Ca 94304  
(650) 857-1501

Modifications (part 15.21)

The FCC requires the user to be notified that any changes or modifications made to this device that are not expressly approved by HP may void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

## Notice to users in Korea

B 급 기기 (가정용 방송통신기기)	이 기기는 가정용(B급)으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.
------------------------	--

## VCCI (Class B) compliance statement for users in Japan

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI-B

## Notice to users in Japan about the power cord

製品には、同梱された電源コードをお使い下さい。  
同梱された電源コードは、他の製品では使用出来ません。

## Еуропа одағына арналған заңды хабарлама

CE белгілерімен таңбаланған өнімдер төмендегі ЕУ нұсқауларына сәйкес келеді:

- Төмен кернеуге арналған 2006/95/ЕС нұсқауы
- Электромагниттік сәйкестік туралы 2004/108/ЕС EMC нұсқауы
- Экодизайн туралы 2009/125/ЕС нұсқауы, қолданыста болғанда

CE өнімінің сәйкестігі тек қана дұрыс CE белгісімен таңбаланған HP компаниясы шығарған адаптермен зарядтағанда ғана қамтамасыз етіледі.

Өнім телекоммуникациялық функцияны қамтитын болса, ол да төмендегі ЕУ нұсқауларының негізгі талаптарына сәйкес келеді:

- Радиотелебайланыс жабдығына арналған 1999/5/ЕС нұсқауы

Көрсетілген нұсқауларға сәйкестік өнім немесе өнім жанұясына арналған HP компаниясы ұсынған, ЕО сәйкестік декларациясында тізімделген келісілген Еуропа стандарттарына (Еуропа нормаларына) да сәйкестікті білдіреді және бұл нұсқауларды (ағылшын тілінде ғана) өнім құжаттамасында немесе мына веб-сайтта көруге болады: [www.hp.com/go/certificates](http://www.hp.com/go/certificates) (іздеу аймағына өнім нөмірін теріңіз).

Сәйкестік өнімде орналасқан бір немесе бірнеше төменде көрсетілген белгілермен таңбаланған:



Телекоммуникациялық емес өнімдер үшін және 10 мВт-тан төмен қуаттылық сыныбына кіретін Bluetooth® сияқты ЕО сәйкестендірілген телекоммуникациялық өнімдері үшін.



Сәйкестендірілмеген ЕО телекоммуникациялық өнімдері үшін (қажетінше, тіркелген 4 сандық корпус нөмірі CE мен !).

---

Өнімде берілген заңдық нормаларға сәйкестік жапсырмасын қараңыз.

Өнімнің телекоммуникациялық функциясы төмендегі ЕО пен Еуропалық еркін сауда қауымдастығы елдерінде пайдаланылады: Австрия, Бельгия, Болгария, Кипр, Чех Республикасы, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Ирландия, Исландия, Италия, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Нидерланд, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словения, Словакия, Испания, Швеция, Швейцария және Ұлыбритания.

Телефон қосқышы (барлық өнімдер үшін қолданыста болмайды) аналогтық телефон желілеріне қосылуға арналған.

## Сымсыз жергілікті желі құрылғылары бар өнімдер

- Кейбір елдерде бөлме ішінде ғана пайдалану немесе қол жетімді каналдарды шектеулер сияқты сымсыз жергілікті желілерді іске қосу туралы арнайы міндеттер немесе арнайы талаптар болуы мүмкін. Сымсыз желінің ел параметрлерінің дұрыстығын тексеріңіз.

## Франция

- Өнімнің 2,4-ГГц жиілігімен жұмыс істейтін сымсыз жергілікті құрылғыларына арнайы шектеулер қолданылады: Өнімді іште 2400-МГц пен 2483,5-МГц аралығындағы барлық жиілік ауқымында (1-13 арналар) пайдалануға болады. Сыртта тек 2400-МГц пен 2454-МГц аралығындағы жиілік ауқымын (1-7 арналар) пайдалануға болады. Соңғы талаптарды [www.arcep.fr](http://www.arcep.fr) веб-торабынан қараңыз.

Заңдық мәселелер туралы сұрақтарыңыз болса, мына мекенжайға хабарласыңыз:

Hewlett-Packard GmbH, Dept./MS: HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, 71034 Boeblingen, GERMANY

# Declaration of conformity



## DECLARATION OF CONFORMITY

according to ISO/IEC 17050-1 and EN 17050-1

DoC #: SNPRB-1204-02-A

**Supplier's Name:** Hewlett-Packard Company  
**Supplier's Address:** 138 Depot Road, #04-01, Singapore 109683

**declares, that the product  
Product Name and Model:** HP Deskjet 2540 All-in-One Printer Series/ HP Deskjet Ink Advantage  
2545 All-in-One Printer Series/ HP Deskjet Ink Advantage 2546 All-in-One  
**Regulatory Model Number:** <sup>1)</sup> SNPRB-1204-02  
**Product Options:** All  
**Power Adaptor:** 0957-2385 (WW), 0957-2403 (For China and India only)  
**Radio Module Number:** SDGOB-1292

conforms to the following Product Specifications and Regulations:

### EMC:

CISPR 22:2008 / EN55022:2010 Class B  
CISPR 24:2010 / EN 55024:2010  
EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009  
EN 61000-3-3:2008

### Telecom:

EN 301 489-1 V1.8.1:2008 / EN 301 489-17 V2.1.1:2009  
EN 300 328 V1.7.1 : 2006  
FCC Rules and Regulations 47 CFR Part 68  
EN 62311:2008

### Safety

EN 60950-1:2006 + A11:2009+A 12:2011/ IEC 60950-1:2005  
EN 62479:2010

### Energy Use:

Regulation (EC) No. 1275/2008  
ENERGY STAR® Qualified Imaging Equipment Operational Mode (OM) Test Procedure  
Regulation (EC) No. 278/2009  
Test Method for Calculating the Energy Efficiency of Single-Voltage External Ac-Dc and Ac-Ac Power Supplies  
(August 11, 2004)

### RoHS:

EN 50581:2012

The product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 2006/95/EC, the EMC Directive 2004/108/EC, the Ecodesign Directive 2009/125/EC, the RoHS Directive 2011/65/EU and carries the  marking accordingly.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

### Additional Information:

- 1) This product is assigned a Regulatory Model Number which stays with the regulatory aspects of the design. The Regulatory Model Number is the main product identifier in the regulatory documentation and test reports, this number should not be confused with the marketing name or the product numbers.
- 2) The product was tested in a typical configuration

10 October 2012

Hou-Meng Yik, Manager

### Local contact for regulatory topics only:

EU: Hewlett-Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, 71034 Boeblingen, Germany  
U.S.: Hewlett-Packard, 3000 Hanover St., Palo Alto 94304, U.S.A. 650-857-1501

[www.hp.eu/certificates](http://www.hp.eu/certificates)

## Шарттық сымсыз желі мәлімдемелері

Бұл бөлім сымсыз өнімдерге қатысты келесі заңды ақпаратты қамтиды:

- [Exposure to radio frequency radiation](#)
- [Notice to users in Brazil](#)
- [Notice to users in Canada](#)
- [Мексикадағы пайдаланушылар үшін ескерту](#)
- [Notice to users in Taiwan](#)

- [Wireless notice to users in Japan](#)

## Exposure to radio frequency radiation

### Exposure to radio frequency radiation



**Caution** The radiated output power of this device is far below the FCC radio frequency exposure limits. Nevertheless, the device shall be used in such a manner that the potential for human contact during normal operation is minimized. This product and any attached external antenna, if supported, shall be placed in such a manner to minimize the potential for human contact during normal operation. In order to avoid the possibility of exceeding the FCC radio frequency exposure limits, human proximity to the antenna shall not be less than 20 cm (8 inches) during normal operation.

## Notice to users in Brazil

### Aviso aos usuários no Brasil

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário. (Res.ANATEL 282/2001).

## Notice to users in Canada

### **Notice to users in Canada/Note à l'attention des utilisateurs canadiens**

Under Industry Canada regulations, this radio transmitter may only operate using an antenna of a type and maximum (or lesser) gain approved for the transmitter by Industry Canada. To reduce potential radio interference to other users, the antenna type and its gain should be so chosen that the equivalent isotropically radiated power (e.i.r.p.) is not more than that necessary for successful communication.

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

**WARNING!** Exposure to Radio Frequency Radiation The radiated output power of this device is below the Industry Canada radio frequency exposure limits. Nevertheless, the device should be used in such a manner that the potential for human contact is minimized during normal operation.

To avoid the possibility of exceeding the Industry Canada radio frequency exposure limits, human proximity to the antennas should not be less than 20 cm (8 inches).

Conformément au Règlement d'Industrie Canada, cet émetteur radioélectrique ne peut fonctionner qu'avec une antenne d'un type et d'un gain maximum (ou moindre) approuvé par Industrie Canada. Afin de réduire le brouillage radioélectrique potentiel pour d'autres utilisateurs, le type d'antenne et son gain doivent être choisis de manière à ce que la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) ne dépasse pas celle nécessaire à une communication réussie.

Cet appareil est conforme aux normes RSS exemptes de licence d'Industrie Canada. Son fonctionnement dépend des deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles et (2) doit accepter toutes interférences reçues, y compris des interférences pouvant provoquer un fonctionnement non souhaité de l'appareil.

**AVERTISSEMENT** relatif à l'exposition aux radiofréquences. La puissance de rayonnement de cet appareil se trouve sous les limites d'exposition de radiofréquences d'Industrie Canada. Néanmoins, cet appareil doit être utilisé de telle sorte qu'il soit mis en contact le moins possible avec le corps humain.

Afin d'éviter le dépassement éventuel des limites d'exposition aux radiofréquences d'Industrie Canada, il est recommandé de maintenir une distance de plus de 20 cm entre les antennes et l'utilisateur.

## Мексикадағы пайдаланушылар үшін ескерту

### **Aviso para los usuarios de México**

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Para saber el modelo de la tarjeta inalámbrica utilizada, revise la etiqueta regulatoria de la impresora.



## Notice to users in Taiwan

### 低功率電波輻射性電機管理辦法

#### 第十二條

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更設計之特性及功能。

#### 第十四條

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫藥用電波輻射性電機設備之干擾。

## Wireless notice to users in Japan

この機器は技術基準適合証明又は工事設計認証を受けた無線設備を搭載しています。



---

# Индекс

## Б

басқару ескертпелері 94  
сымсыз желі  
мәлімдемелері 98  
басқару тақтасымүмкіндіктері  
5  
түймелер 5  
басып шығарудың  
техникалық сипаттары 88

## Ж

желі  
интерфейс картасы 50, 52  
жүйе қажеттіліктері 87

## З

заңды ескертулер  
заңды үлгінің  
идентификациялық нөмірі  
94

## И

интерфейс картасы 50, 52

## К

кепілдік 84  
көшірме  
техникалық сипаттары 88

## Қ

қайта өңдеу  
сия картридждары 92  
қолдау көрсету мерзімінен  
кейін 83  
қолдау процесі 82

қоршаған орта  
қоршаған ортаға байланысты  
талаптар 87  
Қоршаған ортаны қорғайтын  
өнім бағдарламасы 91

## С

сканерлеу  
сканерлеу техникалық  
сипаттары 88

## Т

телефонмен қолдау 82  
телефонмен қолдау көрсету  
мерзіміқолдау көрсету мерзім  
і 83  
техникалық ақпаратжүйе  
қажеттіліктері  
87  
техникалық ақпаратқоршаған  
ортаға байланысты  
талапта 87  
техникалық мәліметтер  
көшірме техникалық  
сипаттары 88  
сканерлеу техникалық  
сипаттары 88  
техникалық мәліметтербасып  
шығарудың  
техникалық сипаттары 88  
тұтынушыларды қолдау  
кепілдік 84  
түймелер, басқару тақтасы 5

## Ұ

Ұсынылған  
қағаз түрлерін 24

