



ユーザーガイド

© Copyright 2017 HP Development Company, L.P.

Microsoft および Windows は米国およびその他の国における Microsoft Corporation の商標または登録商標です。

本書の内容は、将来予告なしに変更されることがあります。HP 製品およびサービスに対する保証は、当該製品およびサービスに付属の限定的保証規定に明示的に記載されているものに限られます。本書のいかなる内容も、当該保証に新たに保証を追加するものではありません。本書に記載されている製品情報は、日本国内で販売されていないものも含まれている場合があります。本書の内容につきましては万全を期しておりますが、本書の技術的あるいは校正上の誤り、省略に対しては、責任を負いかねますのでご了承ください。

### 製品についての注意事項

このガイドでは、ほとんどのモデルに共通の機能について説明します。一部の機能は、お使いの製品では使用できない場合があります。最新のユーザー ガイドについては、<http://www.hp.com/jp/support/> にアクセスして[製品から探す]を選択し、画面の説明に沿って操作します。

改訂第 1 版 : 2017 年 2 月

製品番号 : 917406-292

## このガイドについて

このガイドでは、モニターの特長、モニターの設置方法、および技術仕様について説明します。

- 
- ⚠ **警告**！ 回避しなければ死亡または重傷に至る**可能性のある**危険な状況を示します。
  - ⚠ **注意**： 回避しなければ軽度または中度の傷害に至る**可能性のある**危険な状況を示します。
  - 📖 **注記**： 本文の重要なポイントを強調または補足する追加情報を示します。
  - 💡 **ヒント**： タスクを完了させるために役立つヒントを示します。
- 





# 目次

<b>1 お使いになる前に</b> .....	<b>1</b>
安全に関する重要な情報 .....	1
製品の特長および各部 .....	2
特長 .....	2
背面の各部 .....	3
前面の各部 .....	4
モニターの設定 .....	5
モニター スタンドへの台座の取り付け .....	5
ケーブルの接続 .....	5
モニターの調整 .....	8
モニターの電源投入 .....	8
モニター スタンドの取り外し .....	9
モニターの取り付け .....	10
セキュリティ ロック ケーブルの取り付け .....	11
<b>2 モニターの使用</b> .....	<b>12</b>
ソフトウェアおよびユーティリティ .....	12
情報ファイル .....	12
Image Color Matching ファイル .....	12
INF および ICM ファイルのインストール .....	12
オプティカル ディスクからのインストール（一部の地域で利用可能） .....	12
Web サイトからのダウンロード .....	13
オンスクリーン ディスプレイ（OSD）メニューの使用 .....	13
機能ボタンの割り当て .....	14
自動スリープモードの使用 .....	15
低ブルー ライト モードの調整 .....	15
<b>3 サポートおよびトラブルシューティング</b> .....	<b>16</b>
一般的なトラブルの解決方法 .....	16
自動調整機能の使用（アナログ入力） .....	17
画質の最適化（アナログ入力） .....	18
ボタンのロックアウト .....	19
製品サポート .....	19
お問い合わせになる前に .....	19

シリアル番号と製品番号の位置 .....	20
<b>4 モニターの保守 .....</b>	<b>21</b>
保守に関するガイドライン .....	21
モニターの清掃 .....	21
モニターの運搬 .....	21
<b>付録 A 技術仕様 .....</b>	<b>22</b>
27 インチ（対角長 68.6 cm）モデル .....	22
プリセット ディスプレイ 解像度 .....	22
27 インチ（対角長 68.6 cm）モデル .....	23
ユーザー モードの使用 .....	23
省電力機能 .....	23
電源アダプター .....	24
<b>付録 B ユーザー サポート .....</b>	<b>25</b>
サポートされている支援技術 .....	25
HP のサポート窓口へのお問い合わせ .....	25

# 1 お使いになる前に

## 安全に関する重要な情報

お使いのモニターには外部電源コードが付属しています。この製品を日本国内で使用する場合は、製品に付属している電源コードのみをお使いください。また、付属している電源コードは他の製品には使用できません。モニターに接続する適切な電源コードについては、『Product Notices』（製品に関するご注意）を参照してください。このドキュメントは、オプティカルディスクまたはドキュメントキットに収録されています。

**⚠ 警告！** 感電や装置の損傷を防ぐため、必ず以下の注意事項を守ってください。

- 電源コードは常に、装置の近くの手が届きやすい場所にある電源コンセントに接続してください。
- モニターへの外部電源の供給を完全に遮断するには、電源を切った後、電源コンセントから電源コードのプラグを抜いてください。
- 電源コードに3ピンのアタッチメントプラグがある場合は、コードを3ピンのアース（接地）された電源コンセントに接続してください。必ず電源コードのアース端子を使用してアースしてください。アース端子は、製品を安全に使用するための重要な装置です。

安全のために、電源コードや電源ケーブルの上には物を置かないでください。また、コードやケーブルは、誤って踏んだり足を引っ掛けたりしないように配線してください。

操作する人の健康を損なわないようにするため、『快適に使用していただくために』をお読みください。正しい作業環境の整え方や、作業をするときの正しい姿勢、および健康上/作業上の習慣について説明しており、さらに、重要な電氣的/物理的安全基準についての情報も提供しています。このガイドは、HPのWebサイト、<http://www.hp.com/ergo/>（英語サイト）から[日本語]を選択することで表示できます。

**⚠ 注意：** モニターおよびコンピューターの損傷を防ぐために、コンピューターおよび周辺装置（モニター、プリンター、スキャナーなど）のすべての電源コードをマルチソケットや無停電電源装置（UPS）などのサージ防止機能のあるサージ保安器に接続してください。マルチソケットの種類によっては、サージに対応していない場合があります。サージ防止機能のあるマルチソケットを使用することをおすすめします。サージ防止に失敗した場合は機器を交換できるように、損傷交換ポリシーを提供している製造販売元のマルチソケットを使用してください。

お使いのHP LCD モニターは、十分な大きさがあり丈夫で安定しているモニター設置用の台などに設置してください。

**⚠ 警告！**化粧だんす、本棚、棚、机、スピーカー、チェスト、またはカートなどの上に LCD モニターを不用意に設置した場合、LCD モニターが倒れて怪我をするおそれがあります。

- LCD モニターに接続するすべてのコードおよびケーブルについて、抜けたり、引っかかったり、人がつまずいたりしないように注意する必要があります。
- 電源コンセントに接続する機器の定格電流の合計がコンセントの許容電流を、またコードに接続する機器の定格電流の合計がコードの許容電流を超えないようにしてください。各機器の定格電流（AMPS または A）は本体に貼付された電源のラベルに記載されています。
- モニターは、手が届きやすい場所にある電源コンセントの近くに設置します。電源コードを電源コンセントから外すときは、必ずプラグをしっかりと持って抜きます。コードを引っ張って抜かないでください。
- モニターを落としたり、不安定な台の上に置いたりしないでください。

**📖 注記：**この製品は、エンターテインメント目的に適しています。モニターを設置するときは、近くにある光源やその他の周辺光が原因で画面の乱反射が起きることのないよう、照明を調節した環境に設置するようにしてください。

## 製品の特長および各部

### 特長


発光ダイオード（LED）バックライト モニターでは、アクティブマトリクス方式の VA（Vertical Alignment、垂直配向）パネルを採用しています。このモニターの特長は以下のとおりです。

- 1920×1080 FHD 以下の解像度をサポートする、27 インチ（対角長 68.6 cm）、1800r の湾曲形状のモニター。オリジナルの縦横比を保ったまま、最大のサイズまで自由にイメージを拡大することも可能です
- LED バックライト付きノングレアパネル
- さまざまな角度から鮮明に見ることができる画面表示
- 傾斜角度調整機能
- モニターを固定器具に取り付ける場合に便利な取り外し可能なモニター スタンド
- VGA ビデオ入力（ケーブル付属）
- HDMI（High-definition Multimedia Interface）ビデオ入力
- DisplayPort ビデオ入力
- プラグ アンド プレイ機能（オペレーティング システムでサポートされる場合）
- 別売のセキュリティ ロック ケーブル用のスロットをモニターの背面に装備
- 簡単な設定で画面の最適化を可能にする、オンスクリーン ディスプレイ（OSD）による画面調節機能（複数の言語に対応）
- モニターの設定を調整して、盗難防止機能を有効にする[HP Display Assistant]ソフトウェア
- モニター ドライバーおよび製品の説明書が収録された『Software and Documentation』（ソフトウェアおよびドキュメンテーション）オプティカル ディスクが一部の地域のモニターに付属
- 低消費電力の環境要件に準拠した省電力機能

- 画面からの刺激を低減する低ブルー ライト モード
- モニターを壁面取り付け器具またはスイングアームに取り付けるための VESA 準拠の取り付け器具

 **注記**：安全情報および規定に関する情報について詳しくは、『Product Notices』（製品に関するご注意）を参照してください。このドキュメントは、オプティカルディスクまたはドキュメントキットに収録されています。お使いの製品の最新版のガイド等を確認するには、<http://www.hp.com/jp/support/> にアクセスして **[製品から探す]** を選択し、画面の説明に沿って操作します。

## 背面の各部



名称	機能
1 <b>メニュー/OK</b> ボタン	<p>オンスクリーン ディスプレイ (OSD) メニューが開いているときに押すと、選択を確定します</p> <p>OSD メニューが閉じているときに押すと、OSD メニューが開きます</p>
2 <b>+ (プラス) /上/次の入力コネクタ</b> ボタン	<p>OSD メニューが開いているときに押すと、メニューの項目間を移動したり調整レベルを上げたりできます</p> <p>OSD メニューが閉じているときに押すと、モニターの入力ソースが次のアクティブな入力に切り替わります*</p>
3 <b>- (マイナス) /下/表示モード</b> ボタン	<p>OSD メニューが開いているときに押すと、メニューの項目間を移動したり調整レベルを下げたりできます</p> <p>OSD メニューが閉じているときに押すと、[表示モード]メニューが開きます*</p>
4 <b>終了/戻る/情報</b> ボタン	<p>OSD メニューが開いているときに押すと、OSD メニューを終了したり上のレベルに戻ったりします</p> <p>OSD メニューが閉じているときに押すと、[情報]メニューが開きます*</p>
5 <b>電源</b> ボタン	モニターの電源のオン/オフを切り替えます
6      電源コネクタ	電源アダプターをモニターに接続します
7      DisplayPort	DisplayPort ケーブルを入力デバイスに接続します
8      HDMI 入力端子	HDMI ケーブルを入力デバイスに接続します
9      VGA コネクタ	VGA ケーブルを入力デバイスに接続します

名称	機能
10 オーディオ出力（ヘッドフォン）コネクタ	別売または市販の別途電力が供給されているステレオスピーカーまたはヘッドフォンをモニターに接続します  <b>警告！</b> 突然大きな音が出て耳を傷めることがないように、音量の調節を行ってからヘッドフォン、イヤフォン、またはヘッドセットを使用してください。安全に関する情報について詳しくは、『Product Notices』（製品に関するご注意）を参照してください。このドキュメントは、オプティカルディスク（製品に付属している場合）に収録されています
11 セキュリティロックケーブル用スロット	別売のセキュリティロックケーブルを接続します

**注記：**\*2~4のボタンは、OSDメニューの初期設定を、頻繁に使用するためすばやくアクセスしたい別のメニュー項目に変更できる機能ボタンです。詳しくは、[14 ページの機能ボタンの割り当て](#)を参照してください。

## 前面の各部

電源ランプはモニターのフロントパネルにあります。



# モニターの設定

## モニター スタンドへの台座の取り付け

**⚠ 注意 :** LCD パネルの表面には触れないでください。パネル面への圧力によって、液晶に色むらや歪みが発生する場合があります。このような状態になった場合、画面を元に戻すことはできません。

1. モニターを逆さにして平らな安定した場所に置きます。

**⚠ 注意 :** スタンドを再度取り付けるとき、モニターの前面を下向きにしないでください。モニターの前面を下向きにすると、モニターパネルの湾曲面に負荷がかかり、パネルが損傷することがあります。

2. 台座をスライドさせてスタンドに取り付け、しっかりと押し込んで所定の位置に固定します。



## ケーブルの接続


**📖 注記 :** モニターには一部のケーブルが付属しています。このセクションで示されているケーブルの中には、モニターに付属していないものもあります。

1. モニターを、コンピューターの近くの、作業がしやすく通気の良い場所に置きます。
2. ビデオケーブルをビデオ入力コネクタに接続します。


**📌 重要 :** 同時に複数のビデオケーブルを接続すると、動作に不具合が生じてモニターに画像が表示されなくなるおそれがあります。コンピューターとモニターを接続するときは、1種類のビデオケーブルで接続してください。別の方法に変更する場合は、使用しないケーブルを取り外してください。

**📖 注記 :** 入力系統から、有効なビデオ信号がモニター側で自動的に判別されます。手動でビデオ入力信号を選択するには、**メニュー** ボタンを押してオンスクリーンディスプレイ (OSD) メニューにアクセスし、**[入力コントロール]**を選択します。


- VGA ケーブルの一方の端をモニターの背面の VGA コネクタに接続し、もう一方の端を入力デバイスに接続します。




- DisplayPort ケーブルの一方の端をモニターの背面の DisplayPort に接続し、もう一方の端を入力デバイスに接続します。



- HDMI ケーブルの一方の端をモニターの背面の HDMI 入力端子に接続し、もう一方の端を入力デバイスに接続します。



3. 電源コードの一方の端を AC アダプターに接続してから (1)、電源コードのもう一方の端をアース (接地) された電源コンセントに差し込みます (2)。次に、AC アダプターをモニターに接続します (3)。



**⚠ 警告！** 感電や装置の損傷を防ぐため、必ず以下の注意事項を守ってください。

- 必ず電源コードのアース端子を使用してアースしてください。アース端子は、製品を安全に使用するために欠かせないものです。
- 電源コードは、製品の近くの手が届きやすい場所にあるアースされた電源コンセントに差し込んでください。
- 製品への外部電源の供給を完全に遮断するには、電源を切った後、電源コンセントから電源コードのプラグを抜いてください。

安全のために、電源コードや電源ケーブルの上には物を置かないでください。また、コードやケーブルは、誤って踏んだり足を引っ掛けたりしないように配線してください。電源コードや電源ケーブルを引っばらないでください。電源コードを電源コンセントから抜くときは、プラグの部分を持ってください。電源コードおよび電源コンセントの外観は国や地域によって異なります。

## モニターの調整

モニターを前または後ろに傾けて、見やすい位置に設定します。



## モニターの電源投入

1. コンピューターの電源ボタンを押してコンピューターの電源を入れます。
2. モニター背面の電源ボタンを押して、モニターの電源を入れます。



**⚠ 注意：**モニターを使用しない状態が12時間以上経過して、同じ静止画像を表示したままにしておくと、残像が表示されることがあります。モニター画面に残像が表示されないようにするには、常にスクリーンセーバーアプリケーションを有効に設定しておくか、長時間モニターを使用しないときはモニターの電源を切ります。残像はすべてのLCD画面で発生する可能性がありますが、一定の時間が経過すると自然に消えます。モニター画面への「焼き付き」は、HPの保証の対象外です。

**🔍 注記：**電源ボタンを押しても電源が入らない場合は、電源ボタンのロックアウト機能が有効になっている可能性があります。この機能を無効にするには、モニターの電源ボタンを10秒程度押し続けます。

**🔍 注記：**電源ランプはオンスクリーンディスプレイ（OSD）メニューで無効にできます。モニターの背面のメニューボタンを押して、**[電力コントロール]→[電源ランプ]→[オフ]**の順に選択します。

モニターの電源が入ると、モニター ステータス メッセージが5 秒間表示されます。このメッセージには、現在アクティブなビデオ入力信号、ソース自動切り替え設定のステータス（オンまたはオフ、初期設定はオン）、現在のプリセット画面解像度、および推奨されるプリセット画面解像度が示されます。

モニターは入力信号をスキャンしてアクティブな入力を検出し、その入力を使用して画像を表示します。

## モニター スタンドの取り外し

モニターからスタンドを取り外して、モニターを壁掛け式にしたり、またはスイングアームやその他の固定器具を取り付けたりすることができます。

**⚠ 注意：** モニターの取り外し作業を始める前に、モニターの電源が切られていることおよびすべてのケーブルを取り外してあることを確認してください。


1. モニターを逆さにして平らな安定した場所に置きます。

**⚠ 注意：** 画面は壊れやすいものです。画面に触れたり、圧力を加えたりすることは避けてください。画面が損傷するおそれがあります。スタンドを再度取り付けるとき、モニターの前面を下向きにしないでください。モニターの前面を下向きにすると、モニター パネルの湾曲面に負荷がかかり、パネルが損傷することがあります。

2. 台座のリリース ボタンを押します (1)。次に、スタンドから台座を取り外します (2)。



3. スタンドを手で押さえて、スタンドをモニターに固定しているネジを取り外します (1)。次に、スタンドを持ち上げてモニターから取り外します (2)。




## モニターの取り付け

モニターは、壁、スイングアーム、またはその他の固定器具に取り付けることができます。

 **注記**：この装置は、UL または CSA 準拠の壁への取り付け器具で支えられるように設計されています。

 **注意**：このモニターは、VESA 準拠の 100 mm 間隔の取り付け穴をサポートします。このモニターに他社製の固定器具を取り付けるには、4 mm、0.7 ピッチのネジ穴が 4 個ある器具で、10 mm のネジを使用する必要があります。これより長いネジは、モニターを損傷するおそれがありますので使用しないでください。また、取り付ける固定器具が VESA 基準に準拠していることおよびモニターの質量を支えられる仕様になっていることを確認してください。最適な状態で使用するには、モニターに付属の電源コードおよびビデオケーブルを使用してください。

1. スタンドからモニターを取り外します。 [9 ページのモニター スタンドの取り外し](#)
2. VESA 準拠の取り付け器具のネジ穴とモニターのネジ穴の位置を合わせ (1)、ネジを締めて (2) VESA 準拠の取り付け器具を取り付けます。



3. VESA 準拠の取り付け器具に付属している 4 つのネジを使用して、マウント プレートを所定の壁またはスイングアームに固定します。



## セキュリティ ロック ケーブルの取り付け

別売のセキュリティ ロック ケーブルを使用して、モニターを固定物に固定できます。



## 2 モニターの使用

### ソフトウェアおよびユーティリティ

オプティカルディスク（モニターに付属している場合）には、コンピューターにインストール可能な以下のファイルが収録されています。オプティカルドライブがない場合は、<http://www.hp.com/jp/support/> からファイルをダウンロードできます。

- INF（情報）ファイル
- ICM（Image Color Matching）ファイル（調整済みの色空間ごとに1つ）

### 情報ファイル

INF ファイルは、モニターとお使いのコンピューターのグラフィックスアダプターとの互換性を確保するために、Windows®オペレーティングシステムが使用するモニター リソースを定義します。

このモニターは Windows プラグ アンド プレイ機能に対応しており、INF ファイルをインストールしなくても正常に動作します。モニターのプラグ アンド プレイ機能を利用するには、コンピューターのグラフィックスカードが VESA DDC2 に準拠しており、モニターが直接グラフィックスカードに接続されている必要があります。BNC 分岐コネクタまたは分配バッファ/分配ボックスを通して接続されている場合、プラグ アンド プレイ機能は利用できません。

### Image Color Matching ファイル

ICM ファイルはグラフィックスプログラムとともに使用されるデータファイルで、モニターとプリンター間またはスキャナーとモニター間の色調を調整します。このファイルは、プロファイルをサポートするグラフィックスプログラムの実行時に有効になります。

 **注記**：ICM のカラー プロファイルは、ICC（International Color Consortium）のプロファイル形式の仕様に基づいて記述されています。

### INF および ICM ファイルのインストール

INF および ICM ファイルを更新する必要がある場合は、次のどちらかの方法を使用してファイルをインストールしてください。

#### オプティカルディスクからのインストール（一部の地域で利用可能）

1. オプティカルディスクをコンピューターのオプティカルドライブに挿入します。オプティカルディスクのメニューが表示されます。
2. **[HP Monitor Software Information]**（HP モニター ソフトウェア情報）ファイルを読みます。
3. **[Install Monitor Driver Software]**（モニター ドライバー ソフトウェアをインストールする）を選択します。
4. 画面の説明に沿って操作します。
5. Windows の[画面のプロパティ]に適切な解像度およびリフレッシュレートが表示されていることを確認します。

## Web サイトからのダウンロード

オプティカルドライブを搭載したコンピューターまたは入力デバイスがない場合は、以下の操作を行って、最新バージョンの INF および ICM ファイルを HP のディスプレイのサポート Web サイトからダウンロードします。

1. HP の Web サイト、<http://www.hp.com/jp/support/> にアクセスします。
2. [ソフトウェアとドライバー]または[ソフトウェア/ドライバー]を選択します。
3. 画面の説明に沿ってお使いのモニターを選択し、ソフトウェアをダウンロードします。

## オンスクリーン ディスプレイ (OSD) メニューの使用

オンスクリーン ディスプレイ (OSD) メニューを使用して、好みに応じてモニターの画面表示を調整します。モニターのパネルにあるボタンを使用して OSD メニューにアクセスし、調整を行うことができます。

OSD メニューにアクセスして調整するには、以下の操作を行います。


1. モニターの電源が入っていない場合は、**電源**ボタンを押してモニターの電源を入れます。
2. **メニュー** ボタンを押して OSD メニューを開きます。
3. メニュー オプションを使用すると、メニュー項目を移動、選択、および調整できます。オプションは、有効になっているメニューまたはサブメニューによって変わります。

以下の表に、OSD メニューのメニュー項目を示します。

メイン メニュー	説明
輝度	画面の輝度を調整します
コントラスト	画面のコントラストを調整します
カラー コントロール	画面の色を選択および調整します
入力コントロール	ビデオ入力信号を選択します
イメージコントロール	画像を調整します
電力コントロール	電源設定を調整します
メニュー コントロール	OSD メニューのサイズ、位置、および外観を調整します
管理	DDC/CI の設定を調整して、すべての OSD メニュー設定を工場出荷時の初期設定に戻します
言語	OSD メニューを表示する言語を選択します。工場出荷時の初期設定言語は英語です
情報	モニターに関する重要な情報を表示します
終了	OSD メニュー画面を終了します

## 機能ボタンの割り当て

リアパネルにある4つの機能ボタンのどれかを押しと、ボタンが有効になり、ボタンの左側にアイコンが表示されます。工場出荷時の初期設定のボタンのアイコンおよび機能を以下に示します。



ボタン	機能
1      メニュー/OK	オンスクリーンディスプレイ (OSD) メニューが表示されます
2      + (プラス) /上/次の入力コネクタ (機能ボタン1: 割り当て可能)	モニターの入力ソースが次のアクティブな入力に切り替わります
3      - (マイナス) /下/表示モード (機能ボタン2: 割り当て可能)	[表示モード]メニューが表示されます
4      終了/戻る/情報 (機能ボタン3: 割り当て可能)	[情報]メニューが表示されます
5      電源	モニターの電源のオン/オフを切り替えます

機能ボタンを初期設定から変更し、ボタンが有効になったときに、頻繁に使用するメニュー項目にすばやくアクセスできるようにすることができます。

機能ボタンを割り当てるには、以下の操作を行います。

1. リアパネルにある4つのボタンのどれかを押ししてボタンを有効にしてから、**メニュー** ボタンを押しして OSD メニューを表示します。
2. OSD メニューで、**[メニュー コントロール]**→**[ボタンの割り当て]**の順に選択し、割り当てるボタンで使用可能なオプションをどれか選択します。

 **注記:** 割り当てることのできる機能ボタンは3つのみです。**メニュー** ボタンおよび**電源** ボタンは割り当てなおすことができません。

## 自動スリープモードの使用

このモニターは、**[自動スリープモード]**を設定することにより、モニターの省電力状態を有効または無効にできます。自動スリープモードの有効または無効は、オンスクリーンディスプレイ (OSD) メニューで設定できます。自動スリープモードが有効になっている場合 (初期設定では有効)、ホスト PC から低電力モードの信号 (水平同期信号と垂直同期信号のどちらかが検出されない状態) を受け取ると、モニターは省電力状態になります。

省電力状態 (スリープモード) になると、モニターの画面には何も表示されず、バックライトはオフになり、電源ランプはオレンジ色に点灯します。この状態のモニターの消費電力は 0.5 W 未満です。ホスト PC からアクティブな信号を受け取ると (ユーザーがマウスやキーボードを操作した場合など)、モニターはスリープモードから復帰します。

自動スリープモードは OSD メニューで無効にできます。**メニュー** ボタンを押して OSD メニューを開きます。**[電力コントロール]**→**[自動スリープモード]**→**[オフ]**の順に選択します。

## 低ブルーライトモードの調整

ディスプレイのブルーライトの発光を減らすと、ブルーライトによる目の疲労が軽減されます。HP モニターにはブルーライトの発光を減らして、画面上でコンテンツを読むときの刺激を低減するための設定が用意されています。ライトが見やすくなるようモニターを調整するには、以下の操作を行います。

ディスプレイからのブルーライトの発光を調整するには、以下の操作を行います。

1. **表示モード** ボタンを押します。
2. 目的の設定を選択します。
  - [低ブルーライト]**: ブルーライトを少なくして目の快適性を高めます
  - [読書]**: ブルーライトおよび輝度を室内表示用に最適化します
  - [夜間]**: ブルーライトの発光が最も少なくなるように調整して、睡眠への影響を軽減します
3. **[Save and Return]** (保存して戻る) を選択して設定を保存し、**[表示モード]**メニューを閉じます。設定を保存しない場合は、**[キャンセル]**を選択します。
4. メインメニューから**[Exit]** (終了) を選択します。

# 3 サポートおよびトラブルシューティング

## 一般的なトラブルの解決方法

以下の表に、発生する可能性のあるトラブル、考えられる原因、および推奨する解決方法を示します。

トラブル	考えられる原因	解決方法
画面に何も表示されな いか、画像が点滅する	電源コードが外れている	電源コードを接続します
	モニターの電源が切れている	リアパネルの <b>電源</b> ボタンを押します  <b>注記</b> ：電源ボタンを押しても電源が入らない場合は、 <b>電源</b> ボタンを 10 秒程度押し続けて、 <b>電源</b> ボタンのロックアウト機能を無効にします
	ビデオケーブルが正しく接続されていない	ビデオケーブルを正しく接続します。詳しくは、 <a href="#">5 ページのケーブルの接続</a> を参照してください
	システムがスリープモードになっている	キーボードの任意のキーを押すかマウスを動かして、スリープモードを終了します
ビデオカードに互換性がない	ビデオカードに互換性がない	オンスクリーンディスプレイ (OSD) メニューを開いて、 <b>[入力コントロール]</b> メニューを選択します。 <b>[自動切替入力]</b> を <b>[オフ]</b> に設定し、手動で入力を選択します
	輝度が低すぎる	OSD メニューを開いて <b>[輝度]</b> を選択し、必要に応じて輝度スケールを調整します
画像がぼやけている、不鮮明、または暗すぎる	モニターのビデオケーブルが外れている	適切なビデオケーブルで、コンピューターとモニターを接続します。ビデオケーブルを接続するときにコンピューターの電源がオフになっていることを確認してください
<b>[Input Signal Not Found]</b> というメッセージが画面に表示される	ビデオ解像度やリフレッシュレートが、モニターがサポートするレベルを超えるレベルに設定されている	サポートされている値に設定値を変更します。詳しくは、 <a href="#">22 ページのプリセットディスプレイ解像度</a> を参照してください
<b>[Input Signal Out of Range]</b> というメッセージが画面に表示される	モニターの省電力機能が無効になっている	OSD メニューを開き、 <b>[電力コントロール]</b> → <b>[自動スリープモード]</b> の順に選択して、自動スリープを <b>[オン]</b> に設定します
モニターの電源は切れるが、スリープモードには移行していないように見える	モニターの OSD ロックアウト機能が有効になっている	リアパネルの <b>メニュー</b> ボタンを 10 秒程度押し続けて、OSD メニューのロックを解除します
<b>[OSD Lockout]</b> と画面に表示される	モニターの <b>電源</b> ボタンのロックアウト機能が有効になっている	<b>電源</b> ボタンを 10 秒程度押し続けて、 <b>電源</b> ボタンのロックアウト機能を無効にします
<b>[Power Button Lockout]</b> と画面に表示される		

## 自動調整機能の使用（アナログ入力）

初めてモニターを設定する場合や、コンピューターを工場出荷状態にリセットしたり、モニターの解像度を変更したりする場合は、自動調整機能によって自動的に画面の最適化が行われます。


モニターの OK ボタンおよび付属のオプティカルディスクに収録されている自動調整用パターンソフトウェアユーティリティ（一部の製品のみ）を使用して、VGA（アナログ）入力対応の画面の画質を最適化することもできます。

お使いのモニターが VGA 入力に未対応の場合は、この操作を行わないでください。お使いのモニターが VGA（アナログ）入力対応の場合は、この手順を行うことで以下の画質状況が修正されます。

- ぼやけて不明瞭な焦点
- ゴースト、線、および影の表示
- 薄い縦線
- 画面上を上下に移動する横線
- 中心がずれて表示される画像

自動調整機能を使用するには、以下の操作を行います。

1. モニターの電源を入れてから 20 分間のウォームアップ時間をとります。
2. モニターで [Auto-Adjustment]（自動調整）を実行します。
  - **メニュー** ボタンを押し、オンスクリーン ディスプレイ（OSD）メニューから **[Image Control]**（イメージコントロール）→ **[Auto-Adjustment]**（自動調整）の順に選択します。
  - 期待する結果が得られない場合は、引き続き以下の操作を行います。
3. オプティカルディスクを入力デバイスのオプティカルドライブに挿入します。オプティカルディスクのメニューが表示されます。
4. **[Open Auto-Adjustment Utility]**（自動調整ユーティリティを開く）を選択します。セットアップのためのテストパターンが表示されます。



5. モニターで [Auto-Adjustment] を実行し、画像を安定させ中央に表示します。
6. **Esc** キーまたはキーボードの任意のキーを押して、テストパターンを終了します。

 **注記：**自動調整用テストパターンユーティリティは、HP のサポート Web サイト、<http://www.hp.com/jp/support/> からダウンロードできます。

## 画質の最適化（アナログ入力）

オンスクリーンディスプレイ（OSD）のメニューの[Clock]（クロック）および[Phase]（フェーズ）を調節して、画質を向上させることができます。

 **注記：** [Clock]および[Phase]はアナログ（VGA）入力を使用している場合にのみ調整できます。デジタル入力ではこれらの機能は調整できません。

[Phase]の設定は[Clock]の設定に影響されるので、最初に[Clock]を正しく設定しておく必要があります。自動調整機能を使用しても期待する画質が得られない場合にのみこれらの機能を使用してください。

- **[Clock]：** 画面に表示される縦線や縞模様を最小限に抑えます。
- **[Phase]：** 画像のちらつきやかすみを最小限に抑えます。

 **注記：** これらの調整を行う場合は、オプティカルディスクに収録されている自動調整用のソフトウェアユーティリティを使用すると最適な結果が得られます。

[Clock]および[Phase]の設定値を調整しているときにモニターの画像が歪む場合は、歪みがなくなるまで調整を続けます。工場出荷時の設定に戻すには、OSDメニューの[Factory Reset]（出荷時設定にリセット）から[Yes]（はい）を選択します。

縦線を除去するには、以下の操作を行います（クロック）。

1. モニターの**メニュー** ボタンを押して OSD メニューを表示し、**[Image Control]**（イメージコントロール）→**[Clock and Phase]**（クロックとフェーズ）の順に選択します。
2. モニターの**+**（プラス）ボタンおよび**-**（マイナス）ボタンを押して、縦線を除去します。最適に調整されるポイントが過ぎてしまわないように、ボタンをゆっくりと押します。



3. クロックを調整しても画面にかすみ、ちらつき、線などが表示される場合は、続いてフェーズを調整します。


ちらつきやかすみを除去するには、以下の操作を行います（フェーズ）。

1. モニターの**メニュー** ボタンを押して OSD メニューを表示し、**[Image Control]**→**[Clock and Phase]**の順に選択します。
2. モニターのボタンを押して、ちらつきやかすみを除去します。コンピューターまたは取り付けられているグラフィックスコントローラーカードによっては、ちらつきやかすみが除去されないことがあります。



画面の位置を調整するには、以下の操作を行います（水平表示位置または垂直表示位置）。

1. モニターの **メニュー** ボタンを押して OSD メニューを表示し、**[Image Position]**（画面の位置）を選択します。
2. モニターの **+**（プラス）ボタンおよび **-**（マイナス）ボタンを押して、モニターの表示領域内で画像が適切な位置に表示されるように調節します。**[Horizontal Position]**（水平表示位置）では画像を左右に移動し、**[Vertical Position]**（垂直表示位置）では画像を上下に移動します。



## ボタンのロックアウト

電源ボタンまたはメニューボタンを 10 秒程度押し続けると、ボタンの機能がロックアウトされます。機能を復元するには、ボタンをもう一度 10 秒間押し続けます。この機能は、モニターの電源が入っていて、アクティブな信号が表示されており、オンスクリーンディスプレイ（OSD）メニューが開いていない場合にのみ使用できます。

## 製品サポート

モニターの使用については詳しくは、HP のサポート Web サイト、<http://www.hp.com/jp/support/> にアクセスして**[製品から探す]**を選択し、画面の説明に沿って操作します。

以下の作業を実行できます。

- HP のサービス担当者とオンラインでチャットする

 **注記:** ご希望の言語がチャットサポートに対応していない場合は、英語でのサポートをご利用ください。

- HP のサービスセンターを探す

## お問い合わせになる前に

トラブルシューティングの項目やオンラインの技術サポートを参照しても問題が解決しない場合は、テクニカルサポートも利用できます。HP のサポート窓口にお問い合わせになるときに、以下のよう な情報を事前にご準備いただくと、解決がより迅速になる場合があります。

- モニターの製品番号
- モニターのシリアル番号
- 購入年月日および購入店名
- 問題が発生したときの状況（できるだけ具体的にお願ひします）
- 表示されたエラーメッセージ
- ハードウェア構成
- 使用しているハードウェアおよびソフトウェアの名前とバージョン

## シリアル番号と製品番号の位置

シリアル番号および製品番号は、モニターの背面にある2枚のラベルに記載されています。お使いのモデルのモニターについて HP にお問い合わせになるときに、これらの番号が必要になる場合があります。



## 4 モニターの保守

### 保守に関するガイドライン

- モニターのキャビネットを開けたり自分で修理したりしないでください。このガイドに記載されている調整機能のみ使用してください。正常に動作しない場合や、モニターを落としたり破損したりした場合には、HP のサポート窓口にお問い合わせください。
- 外部電源は、モニター裏面のラベルに記載された条件に適合するものを使用してください。
- モニターを使用していないときには、モニターの電源を切るようにしてください。スクリーンセーバープログラムを使用したり、モニターを使用していないときに電源を切るようにしたりすると、モニターを長くお使いいただけます。

 **注記：** モニター画面への「焼き付き」は、HP の保証の対象外です。

- キャビネットのスロットや開口部は通気のために必要です。スロットや開口部をふさいだり覆ったりしないでください。また、異物を押し込んだりしないでください。
- モニターは通気のよい場所に設置し、過度の光熱や湿気にさらさないようにします。
- モニター スタンドを取り外すときは、モニターの表面を傷つけたり、汚したり、破損したりしないように、表面が柔らかい場所に前面を下にして置いてください。

### モニターの清掃

1. モニターの電源を切り、コンピューターへの外部電源の供給を完全に遮断するには、電源を切った後、電源コンセントから電源コードのプラグを抜いてください。
2. 清潔で柔らかい、静電気防止加工のされた布で画面およびキャビネットを拭いて、モニターからほこりを取り除きます。
3. 汚れが落ちにくい場合は、水とイソプロピルアルコールを 50 : 50 の割合で混合した溶液を使用します。

 **注意：** 布にクリーナーをスプレーし、湿らせた布を使用して画面をそっと拭きます。決して、クリーナーを画面に直接吹きかけないでください。クリーナーがベゼル裏側に入ってしまう、電子部品が損傷するおそれがあります。

**注意：** ベンゼン、シンナーおよびその他の揮発性の溶剤など、石油系の物質を含むクリーナーをモニター画面やキャビネットの清掃に使用しないでください。これらの化学物質を使用すると、モニターが損傷するおそれがあります。

### モニターの運搬

モニターを運搬する場合は、モニター出荷時の梱包箱および緩衝材、またはそれらと同等の部材を使用してしっかり梱包してください。

## A 技術仕様

 **注記:** ユーザーガイドに記載されている製品仕様は、製品の製造から出荷までの間に変更されている場合があります。

この製品の最新の仕様またはその他の仕様について詳しくは、<http://www.hp.com/go/quickspecs/>（英語サイト）にアクセスして、該当するモニターモデルを検索し、モデル別の情報を参照してください。

### 27 インチ（対角長 68.6 cm）モデル

ディスプレイ	27 インチ (68.6 cm) ワイドスクリーン
種類	VA
表示可能画像サイズ	68.6 cm / 27 インチ (対角方向)
傾斜角度	-5 ~ 12.5°
最大質量 (非梱包時)	5.5 kg
寸法 (スタンドを含む)	43.9 cm
高さ	16.9 cm
奥行き	61.3 cm
幅	
最大グラフィックス解像度	1920×1080 (60 Hz)
最適グラフィックス解像度	1920×1080 (60 Hz)
環境条件 動作保証温度	
動作時温度	5 ~ 35°C
非動作時温度	-20 ~ 60°C
電源	100 ~ 240 VAC、50/60 Hz
入力端子	VGA コネクタ×1 (ケーブル付属)、DisplayPort×1、HDMI 入力端子×1

### プリセットディスプレイ解像度

以下の表に示すディスプレイ解像度はこのモニターで使用される最も標準的なもので、初期設定として設定されています。モニターによってこれらのプリセットモードが自動的に認識され、正しいサイズの画像が画面の中央に表示されます。

## 27 インチ（対角長 68.6 cm）モデル

プリセット	ピクセルフォーマット	水平周波数 (kHz)	垂直周波数 (Hz)
1	640×480	31.469	59.940
2	720×400	31.469	70.087
3	800×600	37.879	60.317
4	1024×768	48.363	60.004
5	1280×720	45.000	60.000
6	1280×800	49.702	59.810
7	1280×1024	63.981	60.020
8	1440×900	55.935	59.887
9	1600×900	60.000	60.000
10	1680×1050	65.290	59.954
11	1920×1080	67.500	60.000

## ユーザーモードの使用

以下のような場合、ビデオコントローラーから送られてくる信号がプリセットモードと一致しないことがあります。

- 標準グラフィックスアダプターを使用していない場合
- 標準グラフィックスアダプターを使用しているがプリセットモードを使用していない場合

このような場合、オンスクリーンディスプレイメニューでモニターのパラメーターを再調整する必要があります。変更は、適用したいモードすべてに対して行うことができ、メモリに保存されます。モニターには新しい設定が自動的に保存され、この新しいモードはプリセットモードと同様に自動的に認識されます。プリセットモードの他に、10以上のユーザーモードを新しく登録して保存できます。

## 省電力機能

このモニターでは、省電力状態がサポートされます。水平同期信号または垂直同期信号が検出されない場合、モニターは省電力状態になります。このように信号が検出されない場合は、モニターの画面には何も表示されず、バックライトはオフになり、電源ランプはオレンジ色に点灯します。省電力状態時のモニターの消費電力は 0.5 W です。短時間のウォームアップ後に通常の動作モードに戻ります。

省電力機能の設定の手順について詳しくは、コンピューターに付属の説明書を参照してください（省電力機能は、省電力機能、パワー管理機能、節電機能など、説明書によって名称が異なる場合があります）。

 **注記：**上記のモニターの省電力機能は、省電力機能に対応するコンピューターに接続されている場合にのみ有効です。

モニターのエネルギーセーブユーティリティ内で設定値を選択すると、事前に決めた時刻にモニターが省電力状態になるように設定することもできます。モニターのエネルギーセーブユーティリティによってモニターが省電力状態になると、電源ランプはオレンジ色で点滅します。

## 電源アダプター

製造元	モデル番号	電源電圧
Delta Electronics (JIANGSU) Ltd.	TPC-DA58	19.5 V DC (3.33 A の場合)
Chicony Power Technology Co., Ltd.	TPC-CA58	19.5 V DC (3.33 A の場合)

---

## B ユーザー サポート

HP は、単体で、または適切な補助ツールや支援技術と組み合わせることにより、お身体の不自由な方にもお使いいただけるような製品やサービスを設計、製造、販売しています。

### サポートされている支援技術

HP 製品は、さまざまなオペレーティングシステム支援技術に対応しており、また、その他の支援技術と組み合わせて機能するようにも設定できます。支援機能に関してより詳しい情報を確認するには、モニターに接続されているお使いの入力デバイスの検索機能を使用してください。

 **注記**：特定の支援技術製品について詳しくは、その製品の特定の支援技術製品について詳しくは HP のサポート窓口にお問い合わせください。

### HP のサポート窓口へのお問い合わせ

このユーザー ガイドで提供されている情報で問題に対処できない場合は、HP のサポート窓口にお問い合わせください。日本でのサポートについては、<http://www.hp.com/jp/contact/> を参照してください。日本以外の国や地域でのサポートについては、[http://welcome.hp.com/country/us/en/wwwcontact\\_us.html](http://welcome.hp.com/country/us/en/wwwcontact_us.html) (英語サイト) から該当する国や地域、または言語を選択してください。