



Kullanıcı Kılavuzu

© Copyright 2018 HP Development Company,
L.P.

Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin deęiştirilebilir. HP ürün ve hizmetlerine ilişkin yegane garantiler, söz konusu ürün ve hizmetlerle birlikte gelen açık garanti beyanlarında belirtilmiştir. Bu belgede yer alan hiçbir şey ek garanti oluşturacak şekilde yorumlanamaz. HP, bu belgede yer alan teknik hatalardan veya yazım hatalarından ya da eksikliklerden sorumlu tutulamaz.






İkinci Basım: Temmuz 2018

Birinci Basım: Haziran 2017

Belge Parça Numarası: 937403-142

Bu Kılavuz Hakkında

Bu kılavuz tarayıcının kurulumu ve kullanımı hakkında bilgi sağlar.

-
-  **UYARI!** Önlenmemesi durumunda ölüme veya ciddi yaralanmaya **yol açabilecek** tehlikeli bir durumu belirtir.
-  **DİKKAT:** Önlenmemesi durumunda küçük veya orta dereceli yaralanmaya **yol açabilecek** tehlikeli bir durumu belirtir.
-  **ÖNEMLİ:** Önemli ancak tehlikeyle bağlantılı olmadığı kabul edilen bilgileri (örneğin, maddi hasarla ilgili mesajları) gösterir. Önemli bir uyarı, bir prosedüre tam olarak açıklanan şekilde uyulmamasının veri kaybına veya donanım ya da yazılım hasarına neden olabileceğine ilişkin kullanıcıyı uyarır. Ayrıca bir kavramı açıklamak veya bir görevi tamamlamak için temel bilgileri içerir.
-  **NOT:** Ana metindeki önemli noktaları vurgulamaya veya tamamlamaya yönelik ilave bilgileri içerir.
-  **İPUCU:** Bir görevi tamamlamak için yararlı ipuçları verir.
-

İçindekiler

1 Tarayıcıyı kullanma	1
Tarayıcıyı bağlama	1
Okuma teknikleri	1
Eller boшта modunda tarama	2
Standart ürün varsayılanları	2
Klavyenin ülkesi	2
Tetikleyici	3
Sonek	3
Tüm sembollere kod Kimliği Önekini ekle	4
İşlev kodu iletme	4
Veri biçimi düzenleyici yönergeleri	4
Programlama tablosu	5
2 Teknik destek	7
Desteğe başvurma	7
Teknik desteği aramadan önce	7

1 Tarayıcıyı kullanma

Tarayıcıyı bağlama

1. Bilgisayara giden gücü kapatın.
2. Tarayıcının USB kablosunu I/O bağlantı tabanındaki bir USB Type-A bağlantı noktasına bağlayın.



3. Bilgisayarı açın.

Okuma teknikleri

Vizör, barkodun üzerine ortalanması gereken bir hedefleme ışını yansıtır; ancak düzgün bir okuma gerçekleştirmek için herhangi bir yöne konumlandırılabilir. Tarayıcıyı barkodun üzerinde tutun, düğmeye basın ve hedefleme ışını barkodun üzerine ortalayın.

Hedefleme ışını, tarayıcı barkoda yakın olduğunda daha küçük, tarayıcı barkoddan uzak olduğunda daha büyük olur. Düzgün bir okuma işlemi gerçekleştirmek için tarayıcıyı daha küçük barkodlara yakın ve büyük barkodlardan uzak tutun.

Barkodun yansıtma seviyesi yüksekse (örneğin, lamine), tarayıcıyı barkodun taranabileceği bir açıda eğmeniz gerekebilir.



Eller bořta modunda tarama

Tarayıcı standa oturtulduğunda, tarayıcının dahili algılayıcısı tarayıcıyı eller bořta moduna alır. Tarayıcı standdan çıkarıldığında, normal elle kullanım modunda çalışır.

1. Tüm kablo bağlantılarının sıkı olduğundan emin olun.
2. Tarayıcıyı standın üzerine yerleştirerek tarayıcıyı standa takın.
3. Bir barkod taramak için barkodu tarayıcıya yerleştirin ve tarama hattının her bardan ve simge aralığından geçtiğinden emin olun.
4. Kod başarıyla çözüldüğünde, tarayıcı bip sesi çıkarır ve LED yeřil renge döner.

Standart ürün varsayılanları

Ařağıdaki barkod tüm standart ürün varsayılan ayarlarına sıfırlanır.



Standart Ürün Varsayılanları

Klavyenin ülkesi

Ařağıdaki Klavye Programlama Ülke barkodunu tarayın, sonra [Programlama tablosu, sayfa 5](#) öğesinden sayısal barkodu (barkodları) tarayın ve sonra klavyeyi ülkenize göre programlamak için Kaydetme barkodunu tarayın. Genel kural olarak ařağıdaki karakterler tarayıcı tarafından ABD'den başka ülkelerde desteklenmez:

@ | \$ # { } [] = / ' \ < > ~ .



Klavye Ülkesini Programla

Ülke Kodu	Tara	Ülke Kodu	Tara
Belçika	1	İtalya	5
Brezilya	16	Japonya	28
Çekoslovakya	15	Latin Amerika	14
Danimarka	8	Rusya	26
Finlandiya	2	Slovakya	22
Fransa	3	İspanya	10
Almanya/Avusturya	4	İsviçre	6
Büyük Britanya	7	ABD (Varsayılan)	0
Norveç	9		



Kaydet



NOT: Ülke kodlarının tam listesi için <http://www.hp.com/support> adresindeki *HP Engage One 2D Barkod Tarayıcı Programlama Kılavuzu*'na bakın.

Tetikleyici

Aşağıdaki barkodlar tarayıcıyı El İle Tetikleyici - Normal Mod (okumak için düğmeye basın) veya Sunum Modunda (tarayıcı bir barkod “gördüğünde” etkinleşir) kullanmanıza olanak tanır.



El İle Tetikleyici - Normal (Varsayılan)



Sunu Modu

Sonek

Taşıyıcının barkoddan sonra geri dönmesini istiyorsanız, CR Sonek Ekle barkodunu tarayın. Barkoddan sonra bir sekme eklemek için Sekme Sonek Ekle barkodunu tarayın. Aksi takdirde, sonekleri kaldırmak için Sonek Kaldır barkodunu tarayın.



CR Sonek Ekle



Sekme Sonek Ekle



Sonek Kaldır

Tüm sembollere kod Kimliği Öneki ekle

Tüm sembollere bir defada bir Kod Kimliği öneki eklemek istiyorsanız aşağıdaki barkodu tarayın.



Tüm Sembollere Kod Kimliği Öneki Ekle (Geçici)



NOT: Kod Kimliklerinin tam listesi için <http://www.hp.com/support> adresindeki *HP Engage One 2D Barkod Tarayıcı Programlama Kılavuzu*'na bakın.

İşlev kodu iletme

Bu seçim etkinleştirildiğinde ve işlev kodları taranan veriler içinde yer aldığına, tarayıcı işlev kodunu terminale iletir. Bu işlev kodlarının tabloları <http://www.hp.com/support> adresindeki *HP Engage One 2D Barkod Tarayıcı Programlama Kılavuzu*'nda yer alır. Tarayıcı klavye sıkıştırma modundayken, tarama kodu iletilmeden önce bir anahtar koduna dönüştürülür.



Etkinleştir (Varsayılan)



Devre Dışı Bırak

Veri biçimi düzenleyici yönergeleri

Bir veri biçimi girmeye yönelik kısaltılmış talimatlar aşağıda yer almaktadır. Yönergelerin tamamı için <http://www.hp.com/support> adresindeki *HP Engage One 2D Barkod Tarayıcı Programlama Kılavuzu*'na bakın.

Aşağıdaki yönergeleri izleyin.

1. **Veri Biçimi Gir** sembolünü tarayın.
2. Birincil/Alternatif Biçim: Birincil Biçim için **0** tarayın.
3. Terminal Türü: Herhangi bir terminal türü için **099** tarayın.
4. Kod Kimliği: Herhangi bir barkod türü için **99** tarayın.
5. Uzunluk: Herhangi bir uzunlukta barkod için **9999** tarayın.
6. Düzenleyici komutları: Aşağıdaki programlama tablosunu kullanın.
7. Girişlerinizi kaydetmek için **Kaydet**'i tarayın.



Veri Biçimi Girin



Tüm Veri Biçimlerini Temizle



Kaydet

Programlama tablosu



0



1



2



3



4



5



6



7



8



9



A



B



C



D



E



F



Kaydet

2 Teknik destek

Desteğe başvurma

Bir donanım veya yazılım sorununu çözmek için <http://www.hp.com/support> adresine gidin. Tartışma forumu bağlantıları ve sorun giderme yönergeleri de dahil olmak üzere, ürününüzle ilgili daha fazla bilgi almak için bu siteyi kullanın. Ayrıca HP ile nasıl iletişime geçileceği ve nasıl destek bildirimini oluşturulacağı konusunda bilgiler de bulabilirsiniz.

Teknik desteği aramadan önce

Bir sorunu çözemerseniz, teknik desteği aramanız gerekebilir. Aradığınızda aşağıdakileri bilgileri elinizin altında bulundurun:

- Ürünün bir HP POS bilgisayara bağlanmış olması durumunda, POS bilgisayarın seri numarasını verin
- Fatura üzerindeki satın alma tarihi
- Ürün üzerinde bulunan yedek parça numarası
- Sorunun oluştuğu koşul
- Alınan hata mesajları
- Donanım yapılandırması
- Kullanmakta olduğunuz donanım ve yazılımın adı ile sürümü