

HP Notes

2001 年 9 月 20 日

針對您的HP 筆記型個人電腦，本檔案包含有關下列主題的最新資訊：

- 啓用紅外線通訊
- DVD 與視訊檔案錄放裝置
- 將電視機用作為顯示器
- 使用 SPR 或 CRT
- 切換至電視機顯示器
- 從備用或休眠模式下恢復作業時遇到的問題
- 使用 Windows XP 遇到的已知問題

在 HP 筆記型電腦網站 www.hp.com/notebooks，您可以找到關於您電腦的其他最新資訊。

啓用紅外線通訊

若要使用電腦的紅外線連接埠，您必須依下列步驟先在 BIOS Setup 啓用紅外線通訊，然後修改原先的設定：

1. 重新啓動電腦。
2. 當您看到 HP 徽標時，請按 F2。
3. 在 System Devices (系統裝置) 選單將 Infrared Port (紅外線連接埠) 設定為 Enabled (啓用)。
4. 確定 Mode (模式) 已設定為 FIR (快速 IR)。這是預設值。
5. 儲存並離開。筆記型電腦將會再次啓動並開啓視窗。
6. 開啓硬碟裝置管理員：按一下「開始」、「設定」、「控制台」、「系統」(Windows 98 或 2000)；或是「開始」、「控制台」、「效能和維修」、「系統」、「硬碟標籤」按鈕、「裝置管理員」按鈕 (Windows XP)。
7. 連按兩下紅外線裝置，然後再連按兩下 IrDA Fast Infrared Port (IrDA 快速紅外線連接埠)。
8. 在「內容」視窗裏，按一下「進階」標籤上的 Infrared Transceiver A (紅外線無線電話機 A)，然後在下拉選單中選取「IBM 31T1100」。
9. 按一下「確定」。

DVD 和視訊檔案錄放裝置

當您正在播放 DVD 光碟片，或是當您正以 AVI (Audio Video Interleave) 或是 MPEG (Moving Picture Experts Group) 格式來播放任何的視訊檔案時，這些功能並未支援：

- > 使用Fn+F5來切換內建顯示器、外接式顯示器和同步顯示器。應在啓動 DVD 撥放程式之前選取顯示器。
- > 修改您顯示器的解析度或顏色深度。如果您想要變更這些設定值，就要在啓動 DVD 撥放程式之前變更。
- > 在 Windows 98 下使用雙顯示器時，拖曳 DVD / AVI 錄放裝置視窗至次要顯示器。DVD / AVI 錄放裝置僅支援主要顯示器。

DVD / AVI 錄放裝置並未支援某些顏色深度和解析度的組合。如果您收到DVD 的錯誤訊息，請降低顏色深度或是顯示器解析度。

將電視機用作爲顯示器

電腦的電視輸出連接埠最適合於 DVD 顯示。使用者於使用電視輸出連接埠之前，應切換成 800 x 600 的模式。當其他的應用程式使用電視輸出時，其效能可能會有所不同。

若要使用電視輸出，請依照下列步驟：

1. 確定您的電腦是關機的。然後將電視機連接至裝置後方的電視輸出連接器
2. 在「系統匣」(右下角) 中按一下「Intel Graphics Technology」圖示 (顯示器)
3. 選取 Graphics Options (圖形選項)、Graphics Properties...(圖形內容)
4. 記錄目前 Screen Area (螢幕區域)、Active Device (使用中裝置) 及 Colors (顏色) 的設定。當您使用完電視輸出時，仍將必須恢復原先的設定。
5. 按一下 Television (電視) 圖示 (HP 建議這時不要藉由電視輸出使用雙顯示器或是延伸桌面)
6. 變更螢幕範圍爲 800 x 600
7. 按一下「確定」

當您使用完電視輸出時，請依照下列步驟還原至先前的設定：

1. 按 Fn+F5 以回到筆記型電腦 LCD 的輸出。
2. 按一下在系統匣 (右下角) 中的「Intel Graphics Technology」圖示 (顯示器)
3. 按一下原先的顯示器裝置 (例如：筆記型電腦)，並選取在上面第 4 步驟所記錄的原先「螢幕區域」。
4. 按一下「確定」以還原至使用電視輸出之前的原先設定。

使用 SPR 或 CRT

於系統開機期間，視訊驅動程式將會再次啓用在 Windows 最近一次關機時所使用的顯示器裝置 (筆記型電腦 LCD、CRT 或是 TV)。

當電腦處於關機的狀態時，如果您鎖定 SPR 或是附加 CRT，則驅動程式行爲會使這些裝置無效，並且可能導致無法在 Windows 桌面下辨識 CRT，儘管 LCD 是可以使用的。

如果發生此情況，請使用 Fn+F5 鍵或是系統匣 (右下角) 中的「Intel Graphics Technology」圖示 (顯示器)，以選取您想要的顯示器裝置。

切換至電視機顯示器

Fn+F5 的捷徑按鍵順序，只能在內部的 LCD 和連結至 VGA 連接埠的外部顯示器之間做切換。它將不會切換至連結電視輸出連接埠的電視機。

從備用或休眠模式下恢復作業時遇到的問題

如果您的筆記型電腦在從備用或休眠模式下恢復作業時遇到問題，請依下列步驟：

- > 在即將進入備用或休眠模式之前，關閉所有的應用程式。
- > 若在安裝新軟體之後 (包含驅動程式，例如：印表機驅動程式) 出現問題，請解除安裝該軟體。

問題若是由最近安裝的應用程式或驅動程式所引起的，請嘗試與軟體應用程式或驅動程式供應商聯繫，以尋求其他的支援。

使用 Windows XP 遇到的已知問題

透過「裝置管理員」以手動進行硬體偵測掃描

Windows XP 提供使用者多種方法以新增/偵測新的硬體。由於大部分新的裝置都支援隨插即用或是附帶有安裝 CD，因此我們並未考慮使用者會需要執行手動硬體掃描。然而，如果真的有執行硬體掃描的需要，我們建議您透過 Windows「控制台」或 Windows「系統內容」使用「新增硬體精靈」。在目前並非完全支援使用「裝置管理員」以手動掃描新硬體，因此我們不建議您這樣做。