

2002 年 5 月 13 日

此文件包含关于以下主题的最新信息：

关于 HP 笔记本电脑和 Windows 的信息来源

注意事项

重新设定 One-Touch（单触）按钮

使用无线 LAN

将电视机用作显示器

连接串行设备

使用处理大量图形的应用程序

运行 e-Diagtools 诊断程序

Windows XP

不推荐使用 Microsoft Plus!

Windows 2000

使用多个显示器播放 DVD 或多媒体程序

使用 HP 笔记本电脑的最佳方法

物理保养

一般使用

### 信息来源

- \* 印刷版《启动指南》介绍了笔记本电脑，并且向您说明其基本功能。该指南同时包含故障排除信息。
- \* 联机《参考指南》说明了如何设置操作系统、安装和连接附件以及维护和升级计算机（对于 Windows XP，依次单击“开始”、“帮助和支持”、“HP 资料库”；或对于 Windows 2000，依次单击“开始”、“程序”、“HP 资料库”）。
- \* 随计算机提供的 Microsoft Windows 手册包含有关使用 Windows 操作系统标准功能的信息。
- \* 有关 BIOS 的更新和其它技术说明文档，请访问惠普公司的 Web 站点：  
<http://www.hp.com/notebooks> 或 <http://www.europe.hp.com/notebooks>（欧洲镜像站点）。

### 注意事项

此部分介绍了可能导致数据严重丢失的某些情况。

请勿在数据存储 PC 卡正在执行读或写操作时将其卸下，这会损坏该卡上的数据。

某些应用程序（如 Intuit 的 Quicken）会使工作中的文件保持打开状态，并在您进行更改时更新文件。对于此类应用程序，您应仅打开驻留在硬盘驱动器上的文件，而不能打开移动磁盘上的文件。移动磁盘（如软盘或 PC 卡）上的打开文件在某些情况下容易被损坏。

在使计算机挂起、对接或断开对接之前，始终保存数据并关闭所有打开的应用程序，特别是觉察不到电源中断的应用程序、音频和视频应用程序以及使用 PC 卡和 I/O 设备（如 CD-ROM 驱动器）的应用程序。

## 重新设定 One-Touch（单触）按钮

因特网和电子邮件 One-Touch 按钮自动打开您的因特网主页和您的电子邮件软件。如果您想重新设定这两个按钮，但无法改变它们的操作，请查看 **Business Support**（商业用户支持）Web 站点 ([www.hp.com/go/bizsupport](http://www.hp.com/go/bizsupport))，下载最新的 One-Touch 软件。

## 使用无线 LAN

以下是设置无线 LAN 的几点建议：

- \* 如果您正在运行 Windows 2000，您可能无法从“开始”菜单打开无线配置窗口。如果出现这种情况，请单击任务栏上的无线图标来打开配置窗口。
- \* 如果您正在运行 Windows 2000 并且您的无线网络使用的是共享验证，您必须在 Windows “设备管理器”中更改验证选项。打开“设备管理器”，扩展网络设备，然后双击 802.11 设备。在“高级”选项卡上，将验证算法更改到共享选项上。
- \* 通过访问点连接无线网络时，您的计算机应能使用网络资源。在您登录时，如果计算机不能与网络资源连接，则您的计算机可能没有分配 IP 地址。对于 Windows 2000，要检查 IP 地址，请依次单击“开始”、“程序”、“附件”、“命令提示符”并键入 ipconfig。如果无线连接的子网掩码是 255.255.000.000，则表明网络服务器未给您的计算机分配 IP 地址，您需要释放并重设网络 IP 地址 - 请参见下面提及的 readme 文件。如果这样仍不能解决问题，则可能需要重新启动访问点。
- \* 如果您要更改 SSID 的值以连接至不同的访问点，或者您要将 Infrastructure（基础结构）模式改为 AdHoc（专用）模式，那么您可能首先需要释放并重设您的因特网 IP 地址 - 请参见下面提及的 readme 文件。

如果您在建立或使用无线 LAN 连接时遇到问题，请参见 `c:\hp\Drivers\Wireless\Readme.txt` 中有关无线 LAN 的内容。

## 将电视机用作显示器

如果将电视机连接到计算机的超级视频端口，请按照以下建议操作，以获得最佳效果：

- \* 要获得最佳观看效果且使操作更加方便，请使用配有超级视频输入的电视机并将超级视频电缆从计算机连接到该电视机。如果可用接口只有复合 Phono（RCA 类型）接口，建议使用优质标准电缆。但是，某些超级视频/复合适配器在进行此连接时不工作。有关详细信息，请联系 HP 客户支持中心。
- \* 避免在计算机显示屏和电视机之间反复切换后按下电源按钮（等待模式）。在某些情况下，反复切换后进入等待模式时，计算机可能停止响应。作为预防措施，请在“控制面板”的“电源选项”中设定“等待”超时，以防止在使用电视机时自动进入“等待”，并在按下电源按钮或切换显示屏前保存工作。您可以到 **Business Support**（商业用户支持）Web 站点 ([www.hp.com/go/bizsupport](http://www.hp.com/go/bizsupport)) 查看是否有新的软件更新件可用。

## 连接串行设备

尽管计算机上未提供串行端口，但您可以用一个 USB 串行适配器将串行设备连接到 USB 端口。而且，端口复制器也提供了一个串行端口用来连接串行设备。

### 使用处理大量图形的应用程序

您可以按下 Fn+F5 组合键，以便在内置显示器和外置显示器之间切换。然而，应该避免在运行多媒体程序或 OpenGL 等需要处理大量图形的应用程序时切换。在某些情况下，切换显示器可导致视频损坏或应用程序关闭。

在运行需要处理大量图形的应用程序时，您还应避免碰到计算机上的电源按钮。在某些情况下，这会导致应用程序或计算机被锁定。

### 运行 e-Diagtools 诊断程序

计算机重新启动后，当看见 HP 徽标时按下 F10 可以运行 e-Diagtools 诊断程序。如果您想从 Windows 运行诊断软件，您可以使用 e-Diagtools for Windows 程序。不过，要避免可能出现的问题，在启动 e-Diagtools for Windows 前，请确保计算机自上次重新启动后，没有进入“等待”或“休眠”模式。

### Windows XP

#### 不推荐使用 Microsoft Plus!

不推荐在笔记本电脑上使用 Microsoft Plus! for Windows XP。Microsoft Plus! 整合了数字媒体工具软件、3D 图形和动画以及 3D 游戏软件。这些增强功能主要是针对台式计算机的，使用它们可能会大大降低笔记本电脑电池的使用时间。

### Windows 2000

#### 使用多个显示器播放 DVD 或多媒体程序

如果使用多个显示器播放 DVD 或多媒体输出信号时，显示效果很差或出现错误信息，您可尝试将显示器设置改为分辨率不高于 1024x768，增强色 16 位。更改设置后重新启动计算机。

#### 使用 HP 笔记本电脑的最佳方法

以下是日常使用 HP 笔记本电脑期间的建议维护措施，以及如何防止潜在的物理损坏或数据丢失的方法。硬盘驱动器和其它内置部件并非绝对可靠，处理和操作不当会对其造成损坏。

#### 物理保养

\* 避免碰撞或摇晃。

- 装运计算机前，请将其挂起或关闭。这样会关闭硬盘驱动器。硬盘驱动器在运行时，即使

计算机从几英寸高的位置落到坚实的表面，也可能会造成数据丢失或驱动器损坏。

- 携带计算机时，将其置于带有软垫的盒中，以防碰撞和摇晃。
  - 放下计算机时动作要轻。采取预防措施以防意外碰撞。
  - 经过崎岖不平的地形时，请勿操作计算机。
- \* 确保计算机周围的通风状况良好。确保计算机在置于装运箱或其它封闭空间前已挂起或关闭。
  - \* 请勿凭借显示屏来拿起或携带计算机。
  - \* 雨雪天气（恶劣天气）时请勿在室外使用计算机，也勿在任何极端温度或湿度环境中使用计算机。

### 一般使用

- \* 将显示屏的亮度调至视觉可接受的最低级别。这将有助于延长电池的使用寿命。
- \* 定期备份数据。将文件复制至软盘、CD-RW 或网络驱动器。
- \* 使用病毒扫描程序，尤其是能自动运行的病毒扫描程序，定期检查文件和操作系统的完整性。使用“磁盘扫描”和“磁盘碎片整理”实用程序检查磁盘。

有关如何启动和关闭 HP 笔记本电脑的详细内容，请参见您的手册。

- 文件结尾 -