

الدليل المرجعي السريع

لطابعات hp deskjet 948c/940c/920c series

* بعض هذه الطابعات ليس متوفراً في جميع المناطق

فهرس المحتويات

١	التعريف بطابعة hp deskjet
١	محتويات علبة الطابعة
١	عبوات الحبر
١	أشرطة وصل الطابعة
١	تحديثات البرامج
٢	الحصول على المعلومات
٢	الماعدة السريعة
٣	الحصول على المعلومات ضمن نظام التشغيل DOS
٤	الاتصال بخدمة العناية بالمستعملين hp customer care
٤	إجراءات العناية بالمستعملين من شركة hp
٤	موقع الدعم على النسخ العالمي hp support Websites
٥	العناية الهاتفية بالمستعملين hp customer care by phone
٦	الحصول على خدمات التصليح من خدمة العناية بالمستعملين hp customer care
٦	تمديد الضمان
٧	حل مشاكل التثبيت ضمن نظام Windows
١١	بيان الضمان المحدود
١٢	بيان حول البيئة
١٤	مواصفات المنتجات
	داخل الغلاف الخلفي regulatory notices إشعارات تنظيمية

إشعارات

Microsoft و Windows هي علامات تجارية مسجلة لشركة Microsoft . Adobe Systems Incorporated و Acrobat هما علامتان تجاريتان لشركة Adobe . Macintosh و MacOS هي علامات تجارية مسجلة في الولايات المتحدة وغيرها من الدول . Apple Computer, Inc. لشركة.

ENERGY STAR هي علامة تجارية مسجلة في الوكالة حماية البيئة في الولايات المتحدة . United States Environmental Protection Agency

بيان

المعلومات الواردة في هذا الدليل عرضة للتغيير دون إشعار مسبق.

لا تقم شركة Hewlett-Packard الصنوانات من أي نوع حول هذه المنتجات، بما في ذلك، على سبيل الذكر لا الحصر، الصنوانات المفترضة حول أهليتها للتسويق أو صلاحيتها للأغراض المعينة.

لا يمكن اعتبار شركة Hewlett-Packard مسؤولة عن آية أخطاء أو أضرار مباشرة أو غير مباشرة مرتبطة بتسلیم هذه المنتجات أو أدائها أو استعمالها.

يحظر نسخ أي جزء من هذه المواد أو إعادة صياغته أو ترجمتها إلى آية لغة أخرى، دون الإذن الخطى المسبق من شركة Hewlett-Packard.

التسميات والاصطلاحات

يعتمد هذا «الدليل المرجعي السريع» التسميات والاصطلاحات التالية:

التسميات

يشار في هذا الدليل إلى طابعات HP Deskjet بمصطلح إجمالي هو HP Deskjet أو باسم طابعات HP . الرموز

يشير رمز < إلى تتبع الخطوات المطلوبة ضمن سلسلة من التعليمات. فعلى سبيل المثال:
انقر على بدء (Start) > البرامج (Programs) < quick help < hp deskjet series لفتح دليل «المساعدة السريعة» الإلكتروني.

التنبيهات

التنبيه هو إشارة إلى احتمال وقوع الضرر بطاقة HP أو بغيرها من الأجهزة. فعلى سبيل المثال:
تنبيه! لا تلمس فوهة بخ الحبر أو نقاط التماس النحاسية، ذلك أن لمسها يؤدي إلى احتقان الحبر أو فساده، أو إلى تعطيل الاتصالات الكهربائية.

التعريف بطابعة hp deskjet

أشرطة وصل الطابعة

لا تتضمن علبة الطابعة شريط وصل للطابعة بالحاسوب. عليك بشراء شريط وصل لربط الطابعة بالحاسوب لديك من أحد الطرازين التاليين:

- شريط وصل للمنفذ المتوازي متافق مع مقاييس IEEE 1284 لاستعمال مع كافة إصدارات نظام التشغيل Windows.
- شريط وصل لمنفذ المسرب المتالي العام USB للاستعمال مع حواسيب Macintosh أو الحواسيب العاملة على أساس نظام التشغيل Windows الإصدارات 98 أو Me أو NT أو 2000.

تحديثات البرامج

برمجيات الطابعة، أو البرامج المركبة للطابعة، هي وسيلة إيصال الأوامر إلى الطابعة. للحصول على نسخات هذه البرمجيات أو تحديثاتها، استعمل إحدى هاتين الطريقتين:

- احصل على برامج الطابعة من موقع شركة HP على النسخ العالمي.
- اتصل بخدمة العناية بالمستعملين HP Customer Care لطلب قرص مدمج يحتوي على ملفات التحديثات البرمجية.

راجع «الاتصال بخدمة العناية بالمستعملين HP Customer Care» للحصول على أرقام الهاتف وعنوانين موقع النسخ العالمي لخدمة العناية بالمستعملين.

محتويات علبة الطابعة

شكراً لشرائك طابعة HP. تتضمن علبة الطابعة المحتويات التالية:

- طابعة HP Deskjet 948c series (من مجموعة 920c series، أو 940c series)
 - شريط الطاقة
- القرص المدمج لبرمجيات الطابعة
- «الدليل المرجعي السريع»
- ملصق «التجهيز السريع»
- عبوة الحبر الأسود
- عبوة الحبر الملون

إذا كانت هذه المحتويات ناقصة من العلبة، الرجاء الاتصال بموزع شركة HP في محلتك، أو بخدمة العناية بالمستعملين HP Customer Care. راجع «الاتصال بخدمة العناية بالمستعملين hp customer care» للمزيد من المعلومات.

عبوات الحبر

تتضمن زرمة طابعة HP Deskjet عبوة حبر أسود وعبوة حبر ملون. وتجد التعليمات حول كيفية تركيب عبوة الحبر على علبتها، وفي دليل «المعايدة السريعة»، وهو الدليل الإلكتروني على القرص المدمج. وعند استبدال عبوة الحبر، تأكّد من أن رقم القطعة هو رقم المناسب للطابعة:

- عبوة الحبر الأسود – (6615A) HP 15
- عبوة الحبر الملون – (C6578) HP 78

الحصول على المعلومات

النسخات المختلفة من «المُساعدة السريعة» لبرنامج Adobe Acrobat

يتوفر دليل «المُساعدة السريعة» أيضاً باللغات التالية:

- الإستونية
- الإندونيسية
- البلغارية
- التركية
- الرومانية
- السلوفاكية
- السلوفينية
- العربية
- الفرنسية
- الكرواتية
- الليتوانية
- اليونانية

فإذا أردت الاطلاع على دليل «المُساعدة السريعة» بإحدى هذه اللغات، نفذ الإجراء التالي:

١. انقر على رمز البرنامج المساعد للطابعة الموجود على سطح المكتب **hp printer assistant**
٢. انقر على زر **quick help** («المُساعدة السريعة») في البرنامج المساعد للطابعة **.hp printer assistant**
٣. حذف **quick help is available in other languages** («المُساعدة السريعة» متوفرة بلغات أخرى) في أسفل إطار «المُساعدة السريعة».
٤. أدخل القرص المدمج لبرمجيات الطابعة في محرك الأقراص المناسب بالحاسوب.

المُساعدة السريعة

يقدم لك الدليل الإلكتروني «المُساعدة السريعة» مجلّم التعليمات لاستعمال طابعة HP Deskjet كما يحتوي على التفاصيل لحل مشاكل الطابعة في حال حدوثها.

لمستعملي أنظمة التشغيل Windows، الإصدارات 95 أو NT 4.0 أو 2000 أو Me أو 98

يمكنك فتح «المُساعدة السريعة» عبر البرنامج المساعد للطابعة **hp printer assistant**. وهي الأداة التي تمكنك أيضاً من الاطلاع على التالي:

- خدمة العناية بالمستعملين **HP Customer Care**
- أفكار متنوعة حول الطابعة
- صلات تسوق لشراء منتجات أخرى من انتاج **HP** شركة
- صلات إلى تحديثات البرامج

تجد رمز البرنامج المساعد للطابعة على سطح المكتب لنظام Windows بعد أن يتم تثبيت برمجيات الطابعة على الحاسوب لديك.

الوصول إلى «المُساعدة السريعة»

للوصول إلى «المُساعدة السريعة»، نفذ الإجراء التالي:

١. انقر على رمز البرنامج المساعد للطابعة الموجود على سطح المكتب **hp printer assistant**

يظهر عندئذ رمز البرنامج **hp printer assistant** على سطح المكتب.
٢. انقر على زر **quick help** («المُساعدة السريعة») لإظهار محتويات هذا الدليل.

يمكنك أيضاً الوصول إلى «المُساعدة السريعة» من قائمة **(Programs)** «بدء»: انقر على بدء (**Start**) > البرامج (**Programs**) < **printer assistant** < **hp deskjet series** < **quick help** («المُساعدة السريعة»).

الحصول على المعلومات ضمن نظام التشغيل DOS

ضمن نظام التشغيل DOS، تجد المعلومات حول تشغيل الطابعة في ملف نصي بعنوان dosread.txt. وهذا الملف موجود على القرص المدمج لبرمجيات الطابعة في دليل \aaa\djcp\ حيث aaa هو رمز من ثلاثة حروف خاص بكل لغة، كما في الجدول أدناه. فعلى سبيل المثال، للاطلاع على النص باللغة الإنكليزية، يتوجب عليك فتح ملف dosread.txt في دليل \enu\djcp\.

لاستعمال هذه اللغة... استعمل هذا الرمز...

esm	الإسبانية
bin	الإندونيسية
enu	الإنكليزية
deu	الألمانية
ita	الإيطالية
bul	البلغارية
ptb	البرتغالية
plk	البولونية
tha	التايلندية
csy	التشيكية
dan	الدانماركية
rus	الروسية
svc	السويدية
cht	الصينية التقليدية
chs	الصينية المبسطة
fra	الفرنسية
fin	الفنلندية
kzh	القرقية
kor	الكورية
hun	المجرية
non	النرويجية
nld	الهولندية
jpn	اليابانية

٥. حدد اللغة من القائمة التي تظهر عندئذ.

- إذا كان قد سبق تثبيت برنامج Acrobat Reader على الكمبيوتر لديك، فإن «المساعدة السريعة» تظهر مباشرة باللغة المطلوبة.

- إذا كان قد لم يسبق تثبيت برنامج Acrobat Reader على الكمبيوتر لديك، فإن تثبيته يجري تلقائياً ثم تظهر «المساعدة السريعة» باللغة المطلوبة.

لمستعمل جهاز Macintosh

يحتاج الاطلاع على دليل «المساعدة السريعة» على جهاز Macintosh إلى برنامج Acrobat Reader الذي تتجه شركة Adobe. وإذا كان لم يسبق تثبيت هذا البرنامج على الكمبيوتر لديك، فإنه بالإمكان تثبيته مباشرة من القرص المدمج لبرمجيات الطابعة. للوصول إلى «المساعدة السريعة»:

١. أدخل القرص المدمج لبرمجيات الطابعة في محرك الأقراص المدمجة بالكمبيوتر.

تظهر عندئذ شاشة الطابعة .hp deskjet

٢. حدد مجلد دليل الاستعمال User Manual الخاص باللغة التي تريد استعمالها.

٣. نفذ إحدى الخطوتين التاليتين:

- انقر نفراً مزدوجاً على رمز دليل الاستعمال الإلكتروني Electronic User Manual إذا كان قد سبق تثبيت برنامج Acrobat Reader على الكمبيوتر لديك.

- انقر نفراً مزدوجاً على رمز برنامج التثبيت Acrobat Reader Installer إذا كان لم يسبق تثبيت برنامج Acrobat Reader على الكمبيوتر لديك.

يجري عندئذ تثبيت برنامج Acrobat Reader على الكمبيوتر لديك. بعد انتهاء عملية التثبيت، انقر نفراً مزدوجاً على رمز دليل الاستعمال الإلكتروني Electronic User Manual لإظهار «المساعدة السريعة».

الاتصال بخدمة العناية بالمستعملين

hp customer care

راجع «العناية الهاتفية بالمستعملين care by phone» للمزيد من التفاصيل.

ملاحظة تختلف خيارات المساعدة باختلاف المنتجات، والمناطق أو الدول، واللغات.

موقع الدعم على النسخ العالمي hp support Websites

إذا كان للحاسوب لديك اتصال بالانترنت، فإنه يوسعك الحصول على تشكيلة واسعة من المعلومات حول الطابعة لديك، بالإضافة إلى الاطلاع على منتديات المستعملين واستعمال خدمة الدعم عبر البريد الإلكتروني HP e-mail support. راجع قائمة مواقع النسخ العالمي المدرجة أدناه. وإذا كانت الدولة التي تقصدها، غير مدرجة على هذه القائمة، توجه إلى موقع خدمة العناية بالمستعملين HP Customer Care على العنوان:
<http://www.hp.com/apcpo-support/regional.html>
لتبيّن ما إذا كان ثمة موقع باللغة التي تريدها.

اجراءات العناية بالمستعملين من شركة hp

تقدّم لك خدمة العناية بالمستعملين HP Customer Care الخدمة والدعم في استعمالك لطابعة HP Deskjet في ذلك حل المشاكل. وتتوفر لديك عدة طرق للحصول على المساعدة، إلا أنه يمكنك الاستفادة بالشكل الأفضل من خدمة العناية بالمستعملين HP Customer Care عبر اتباع الترتيب التالي في السعي للحصول على المساعدة.

١. استعمل «المساعدة السريعة».

راجع «الاطلاع على المساعدة السريعة» للمزيد من التفاصيل.

٢. استعمل المساعدة على الخط e-support من خدمة العناية بالمستعملين HP Customer Care.

راجع «موقع الدعم على النسخ العالمي hp support Websites» للمزيد من التفاصيل.

٣. استعمل المساعدة الهاتفية من خدمة العناية بالمستعملين HP Customer Care خلال أوقات العمل.

توجه إلى هذا الموقع ...	لاستعمال هذه اللغة ...
http://www.hp.com/cposupport/es	الإسبانية
http://www.hp.com/cposupport/de	الألمانية
http://www.hp.com/go/support	الإنكليزية
http://www.hp.com/cposupport/it	الإيطالية
http://www.hp.com/cposupport/pt	البرتغالية
http://www.hp.com/cposupport/sv	السويدية
http://www.hp.com.cn/go/support	الصينية المبسطة
http://taiwan.support.hp.com	الصينية التقليدية
http://www.hp.co.kr/go/support	الكورية
http://www.hp.com/cposupport/fr	الفرنسية
http://www.jpn.hp.com/CPO_TC/eschome.htm	اليابانية

العناية الهاتفية بالمستعملين

hp customer care by phone

الخدمة الهاتفية المجانية

تقديم لك شركة HP العناية الهاتفية، دون تكلفة، خلال مدة الدعم الخاصة بالطابعة وفق المناطق. يفصل الجدول التالي مدة الدعم الخاصة بكل منطقة، لمزيد من التفاصيل الرجاء مراجعة موقع الشركة على النسخة العالمية على العنوان www.hp.com/cpsosupport/guide/psd/csinfo.html

المدة الداعمة*

أمريكا الشمالية بما فيها كندا	٣٠ يوماً
آسيا والمحيط الهادئ	٣٠ يوماً
أوروبا	سنة واحدة
أمريكا اللاتينية	٣٠ يوماً

* تكلفة المكالمات الهاتفية تنطبق كالمعتاد.

قبل الاتصال

الرجاء الاتصال بالتقنيين المختصين لدى شركة HP، فيما أنت جالس بمواجهة الحاسوب وعلى مقربة من الطابعة، وللحصول على الخدمة السريعة، تحضر لوصف المشكلة ولتقديم التفاصيل التالية:

- طراز الطابعة لديك (على الجانب الأمامي من الطابعة).
- الرقم التسلسلي للطابعة لديك (تجده على الجانب الأسفل من الطابعة).
- نظام التشغيل العامل على الحاسوب لديك.
- رقم إصدار البرنامج المحرك للطابعة (أي برمجيات الطابعة).

بعد انتهاء فترة المساعدة الهاتفية المجانية

يمكنك الحصول على المساعدة من شركة HP، بعد انتهاء فترة المساعدة الهاتفية المجانية مقابل رسم. (وهذه الرسوم عرضة للتغيير دون إشعار مسبق.)

- لإجابة على سؤال سريع تتوقع أن لا تتجاوز مكالمته ١٠ دقائق، في الولايات المتحدة فقط، اتصل بالرقم ٥٥٥-١٥٠٠ (٩٠٠). التعرفة دولار ونصف دولار بالحقيقة ابتداءً من وقت مخاطبة أحد التقنيين، ولا تتجاوز ٢٥ دولاراً.
- لملامحة من كندا، أو من الولايات المتحدة تتوقع أن تزيد عن عشر دقائق، يمكنك الاتصال بالرقم ١١٤٨-٩٩٩ (٨٠٠). التعرفة ٢٥ دولار أمريكي للإجابة بأكملها، تسجل على حساب فيزا أو ماستركارد الخاص بك.
- لملامحة من خارج الولايات المتحدة وكندا، استعمل أحد أرقام الهاتف في القائمة التالية:

استعمل هذا الرقم ...	لهذه المنطقة ...
+٥٤ ٠٨١ ٥٥٥ ٥٥٢٠	الأردن
+٢٤ ٩ ٠٢٢٢١ ١٢٣	إسبانيا
+٩٧٢ ٠ ٩ ٩٥٢٤٨٤٨	إسرائيل
+٢٧ ٠٨٦ ٠٠ ١٣٠	أفريقيا الجنوبية، الجمهورية
+٢٧ ١١ ٢٥٨ ٩٣٠١	أفريقيا الجنوبية، المنطقة
+٤٩ (٠) ١٨٠ ٥٢ ٥٨ ١٤٣	ألمانيا
+٦٢ (٢١) ٣٥٠ ٣٤٠٨	إندونيسيا
+٦١ ٣ ٨٨٧٧ ٨٠٠	أستراليا
+٢٥٣ (٠) ١٦٦٢ ٥٥٢٥	إيرلندا
+٣٩ (٠) ٢ ٢٦٤ ١٠٣٥٠	إيطاليا
+٥٥ ٣٧٤٧ ٧٧٩٩	البرازيل، ساو باولو
+٥٥ ٠٨٠ ١٥ ٧٧٥١	البرازيل، خارج ساو باولو
+٣٢ (٠) ٢ ٦٢٦ ٨٨ ٠٧	بلغيكا (بالفرنسية)
+٣٢ (٠) ٢ ٦٢٦ ٨٨ ٠٦	بلغيكا (بالهولندية)
+٣٥١ ٢١ ٢١٧ ٦٢٢٣	البرتغال
+٤٨ ٢٢ ٥١٩ ٦ ٠٠	بولندا
+٦٦ (٢) ٦٦١ ٤٠٠	تايلاندا
+٨٨٦ ٢ ٢٧١٧ ٠٠٥	تايوان
+٩٠ (٠) ٢١٢ ٢٢١ ٦٩٦٩	تركيا
+٤٢ ٠٢ ٦١٣ ٧٣١٠	تشيخيا

لهذه المنطقة ...	استعمل هذا الرقم ...
اليابان	+٨١ (٢٢٢٥ ٨٣٣٣)
اليونان	+٣٠ (٦٦٩ ٦٤١١)
سائر العالم، بالإنجليزية	+٤٤ (٢٠٧ ٥١٢ ٥٢٠٢)

الحصول على خدمات التصليح من خدمة العناية بالمستعملين hp customer care

إذا احتاجت الطابعة لديك إلى التصليح، يكفي أن تتصفح هاتفيًا بخدمة العناية بالمستعملين HP Customer Care. فسوف يعمل أحد خبراء الشركة على تشخيص العلة وترتيب الأمور لتحقيق التصليح. وهذه الخدمة مجانية خلال فترة الضمان. أما فيما يتعدى هذه الفترة، فإنك كلفتها تقاس على أساس القطع والوقت.

تمديد الضمان

اتصل بوكيل المبيعات في محلتك لاستشارته في كيفية الحصول منه على تمديد الضمان. في حال لم يتتوفر خيار تمديد الضمان لدى وكيل المبيعات في محل إقامتك، فالرجاء الاتصال بشركة HP مباشرة للاستعلام عن عروض عقد الخدمة .HP Service Agreements اتصل على الرقم ٤٤٦-٠٥٢٢ (٨٠٠) في الولايات المتحدة، واتصل على الرقم ٢٦٨-١٢٢١ (٨٠٠) في كندا. من أجل الاستفسار عن عروض عقد الخدمة خارج الولايات المتحدة وكندا، اتصل بمكتب المبيعات المحلي لشركة HP.

لهذه المنطقة ...	استعمل هذا الرقم ...
تشيلي	+٥٦ ٨٠٠ ٣٦ ٩٩٩
سنغافورة	+٦٥ ٢٧٢ ٥٢٠
السويد	+٤٦ (٨٦١٩٢١٧٠)
سويسرا	+٤١ (٨٤ ٨٨٠ ١١١١)
الشرق الأوسط، دبي	+٩٧١ ٤ ٨٨٣ ٨٤٥٤
الصين	+٨٦ ١٠ ٦٥٦٤ ٥٩٥٩
الدانمارك	+٤٥ (٣٩ ٢٩ ٤٠٩٩)
روسيا، موسكو	+٧ ٩٥ ٧٩٧ ٣٥٢٠
روسيا، بيتروغراد	+٧ ٨١٢ ٣٤٦ ٧٩٩٧
فرنسا	+٣٣ (١٤٣ ٦٢٣٤ ٣٤)
فنلندا	+٣٨٥ (٢٠٣ ٤٧ ٢٨٨)
الفلبين	+٦٦ (٢) ٨٦٧ ٣٥١
فنزويلا	+٥٨ ٨٠٠ ٤٧ ٨٨٨
فيتنام	+٨٤ (٨٨٢٣ ٤٥٣٠)
كندا	١ (٩٠٥) ٢٠٦ ٤٦٦٣
كوريا	+٨٢ (٢) ٣٢٧٠ ٧٠٠
كوريا، خارج سئول	+٨٢ ٨٠ ٩٩٩ ٧٠٠
مالطا	+٦٠ (٣) ٢٩٥٢٥٦٦
مالزيا، فنخ	+٦٠ ١٣٠٠ ٨٨ ٠٠ ٢٨
المجر	+٣٦ (١٣٨٢ ١١١١)
مكسيكو	. ١ ٨٨٠ ٤٧٢ ٦٦٨٤
المملكة المتحدة	+٤٤ (٢٠٧ ٥١٢ ٥٢٠٢)
النرويج	+٤٧ (٢٢ ١١٦٢٩٩)
النمسا	+٤٣ (٨١ ٠٠ ٦٠٨٠)
نيوزيلندا	+٦٤ (٩) ٣٥٦ ٦٦٤٠
الهند	+٩١ ١١ ٦٨٢ ٦٠ ٣٥
هولندا	+٣١ (٢٠ ٦٠٦ ٨٧٥١)
هونغ كونغ	+٨٥٢ (٨٠٠) ٩٦ ٧٧٢٩
الولايات المتحدة	١ (٢٠٨) ٣٤٤ ٤١٣١

حل مشاكل التثبيت ضمن نظام Windows

راجع المعلومات في هذا الفصل إذا اعترضت مشاكل خلال تجهيز الطابعة لديك. أما إذا احتجت إلى المساعدة بعد الانتهاء من التجهيز، فعليك بمراجعة دليل «المساعدة السريعة» الإلكتروني.

ما المشكلة؟

الأسباب المحتملة ...

- لم يجر إدخال القرص المدمج لبرمجيات الطابعة في محرك الأقراص المدمجة بالشكل السليم
- القرص المدمج غير صالح
- محرك الأقراص المدمجة غير صالح



الحاسوب لم يتمكن من قراءة القرص المدمج لبرمجيات الطابعة بعد إدخاله في محرك الأقراص المدمجة.

لحل المشكلة ...

أعد إدخال القرص المدمج لبرمجيات الطابعة في محرك الأقراص المدمجة، متأكدًا من إدخاله بالشكل السليم.

إذا لم يبتدئ التجهيز التلقائي بعد لحظات، فإن القرص المدمج أو محرك الأقراص ليس صالحًا.



أدخل قرصاً مدمجاً آخر في محرك الأقراص. فإذا عمل كما يجب، يكون القرص الأول عاطلاً.

أما إذا لم يتمكن أي قرص من العمل، فقد تحتاج إلى تصليح محرك الأقراص أو استبداله.



استعيض عن القرص العاطل بتنزيل برمجيات الطابعة من موقع شركة HP على النسيج العالمي. إذا لم يكن لديك اتصال بالإنترنت، اتصل بخدمة العناية للحصول على قرص بديل. للحصول على أقرب أرقام الهاتف إليك، راجع «الاتصال بخدمة العناية بالمستعملين».[«hp customer care](http://hp customer care).

ما المشكلة؟

الأسباب المحتملة...

- قد يكون هناك تعارض مع البرنامج الواقي من الطفيليات الحاسوبية.
- قد يكون هناك تعارض مع برنامج آخر.
- قد يكون هناك تعارض مع جهاز طرفي متصل بالطابعة.

لم يجر تثبيت برامج الطابعة بالشكل السليم.

حل المشكلة...

إلغ تثبيت برامج الطابعة على الحاسوب لديك.

- ١ انقر على بدء (Start) > البرامج < hp deskjet series < (Programs)
لإلغاء hp deskjet series uninstall
التنشيط.
- ٢ اتبع التعليمات الواردة على الشاشة.

- إنه العمل بجميع البرامج (بما فيها البرنامج الواقي من الطفيليات الحاسوبية).
- أفصل أيجهاز طرفي متصل بالطابعة عبر المفذ المتوازي (مثل الماسح الضوئي أو جهاز النسخ بشرط التسجيل).

أعد تثبيت برامج الطابعة . راجع ملصق «التجهيز السريع».

إذا استمرت مشاكل التثبيت، اتصل بخدمة العناية بالمستعملين، راجع «الاتصال بخدمة العناية بالمستعملين hp customer care».

ما المشكلة؟

لا يظهر معالج العقاد الجديد New Hardware Wizard بعد وصل الطابعة بالحاسوب بشريط وصل لمنفذ USB.



حل المشكلة ...

تأكد من أن النظام العامل لديك هو نظام Windows الإصدارات 98 أو Me أو 2000 وإلا احتاجت إلى استعمال شريط الوصل المنفاذ المتوازي.



الأسباب المحتملة ...

قد لا يكون النظام العامل لديك الإصدارات 98 أو Me أو 2000.

- ١ افصل شريط USB عن الطابعة ثم أعد وصله.
- ٢ تأكد من أن الشريط مربوط بالطابعة بإحكام.



قد لا يكون شريط الوصل لمنفذ USB مربوطاً بالطابعة والحاسوب بإحكام.

ضمن نظام Windows الإصدارات 98 أو 2000 Me أو

١ انقر على بدء (Start) > التعيينات (Control Panel) > لوحة التحكم (Settings).

٢ انقر على رمز النظام (System).

٣ انقر على علامة التبويب مدير الأجهزة (Device Manager).

٤ انقر على رمز الإضافة (+) إلى جانب خيار التحكم بالمسرب المتالي العام Universal Serial Bus Controller.

• إذا ظهر سرد لمضيف التحكم والممحطة الرئيسية للمسرب المتالي العام USB، فإن ذلك يعني أن USB مجهز للعمل على الأرجح.

• إذا لم يظهر ذلك، فعليك بمراجعة التوثيق المصاحب للحاسوب أو الاتصال بالشركة المصنعة له للمزيد من التفاصيل حول تمكين USB.

٥ استعمل شريط وصل لمنفذ المتوازي إذا تعذر عليك تمكين العمل بالمسرب المتالي العام USB.



قد لا يكون الحاسوب لديك مجهزاً للعمل مع المسرب المتالي العام USB.

ما المشكلة؟

عند ربط الطابعة بالحاسوب بواسطه
شريط وصل USB، يظهر إشعار «جهاز
غير معروف Device».«Unknown

الأسباب المحتملة... .

- قد تكون الكهرباء الثابتة قد تراكمت في شريط الوصل USB بين الطابعة والحاسوب
- قد يكون شريط الوصل USB غير صالح



حل المشكلة... .

- ١ افصل شريط الوصل USB عن الطابعة.
- ٢ افصل شريط الطاقة عن الطابعة.
- ٣ انتظر حوالي ٣٠ ثانية.
- ٤ اربط شريط الطاقة بالطابعة.
- ٥ اربط شريط الوصل USB بالطابعة.
- ٦ استبدل شريط الوصل USB أو استعمل شريط وصل لمنفذ المتوازي إذا استمر ظهور إشعار «جهاز غير معروف Device» في مربع الحوار «وجود عتاد جديد New Hardware Found».

بيان الضمان المحدود

المنطقة	البرمجيات	عبوات الحبر	الطاقة
أمريكا الشمالية (بما فيها كندا)	٩٠ يوماً	٩٠ يوماً	٩٠ يوماً
آسيا والحيط الهادئ	٩٠ يوماً	٩٠ يوماً	٩٠ يوماً
أوروبا	٩٠ يوماً	٩٠ يوماً	سنة واحدة
أمريكا اللاتينية	٩٠ يوماً	٩٠ يوماً	٩٠ يوماً

٥. في حال أبلغت شركة HP، خلال مدة سريان مفعول الضمان المنطبقة على المنتجات المعنية، عن وجود عيب في أي من الوسائل أو البرمجيات أو عبوات الحبر التي يشملها هذا الضمان، فإنها سوف تعمد إلى استبدال هذا المنتج المعيب. وفي حال أبلغت شركة HP خلال مدة سريان مفعول الضمان عن وجود عيب في منتج من العتاد يشمله هذا الضمان، فإنه للشركة وفق ما ترتئيه إما تصليح المنتج أو استبداله.
٦. في حال تعذر على شركة HP تصليح المنتجات المعيبة التي يشملها هذا الضمان أو استبدالها وفق مقتضى الحال، فإنها، خلال مهلة زمنية معقولة من تبلغها الإخطار بالعيوب، سوف تعيد المستعمل المبلغ الذي سدده لشراء هذه المنتجات.
٧. لا تعتبر شركة HP ملزمة بتصليح المنتجات المعنية ولا استبدالها ولا إعادة قيمة شرائها إلى أن يرسل المستعمل هذه المنتجات إليها.
٨. تكون المنتجات البديلة التي تقدمها شركة HP إما جديدة أو بمثابة الجديدة، على أن يكون أداؤها العملي بمستوى المنتجات التي تستبدلها على الأقل.
٩. يعتبر الضمان المحدود من شركة HP صالحًا في جميع البلدان التي تقوم فيها شركة HP بتوزيع المنتجات المعنية، باستثناء بلدان الشرق الأوسط وإفريقيا والأرجنتين *Départements* والمكسيك وفنزويلا والمقطاعات الخارجية (*d'Outre Mer*) التابعة لفرنسا. في هذه المناطق المستثنة لا يصلاح الضمان إلا في البلد الذي ابتعى المنتج فيه. وقد تتوفّر عقود لخدمات ضمان إضافية، مثل الخدمة في مقر عمل المستهلك، من مراكز خدمة شركة HP في البلدان التي تقوم فيها HP أو وكلائها المعتمدين بتوزيع هذه المنتجات.

أ. مدى سريان مفعول الضمان المحدود

١. تضمن شركة هيولت باكارد (شركة HP) المستعمل المستهلك خلو منتجاتها المذكورة أعلاه من العيوب في المواد وفي التصنيع، وذلك لمدة المذكورة أعلاه، ابتداءً من تاريخ شراء هذا المستهلك لها، ويجب على المستهلك الاحتفاظ ب إيصال شراء لإثبات هذا التاريخ.
٢. بالنسبة للبرمجيات، ينطبق الضمان المحدود من شركة HP فقط على التخلف عن أداء تعليمات مبرمجة. فلا تضمن شركة HP تواصل عمل أي من المنتجات ولا خلوه من الأخطاء.
٣. يقتصر الضمان المحدود من شركة HP على العيوب التي تظهر خلال الاستعمال العتاد للمنتجات ولا ينطبق على ما يلي:
 - أ. الصيانة أو التعديلات غير الملائمة أو غير الكافية.
 - ب. البرمجيات وعتاد الوصول والوسائل والقطع والوازم التي لم توفرها أو التي لا تدعمها شركة HP.
 - ج. التشغيل خارج إطار المواصفات الخاصة بالمنتج.
٤. بالنسبة لمنتجات شركة HP من الطابعات، فاستعمال المستهلك لعبوات الحبر من غير إنتاج شركة HP، أو لعبوات الحبر التي أعيدت تعبئتها، لا يمس أي ضمان من شركة HP له، ولا أي عقد دعم لها معه. غير أنه في حال تبين أن العطل أو الفرر في الطابعة عائد إلى استعمال عبوة حبر من غير إنتاج شركة HP، أو عبوة غير أعيدت تعبئتها، فإن شركة HP سوف تتعهد بعثتها الاعتيادية لوقت الذي تستغرقه الخدمة بالإضافة إلى كلفة قطع الغيار لحساب ما يتوجب على المستهلك تسديده مقابل تصليح العطل أو الفرر المعينين.



ب. حدود الضمان

١. تمنع شهادة الضمان المحدود هذه المستهلك جملة حقوق، وقد يكون للمستهلك أيضاً حقوق أخرى تختلف باختلاف مكان إقامته في الولايات المتحدة الأمريكية أو المقاطعات الكندية، أو في سائر الأقطار.
٢. يعتبر نص شهادة الضمان المحدود هذه معدلاً بالقدر الذي يجعله متناسبًا مع القوانين المحلية السارية المفعول، وذلك في حال تعارضه مع هذه القوانين. فقد لا تطبق بعض حدود الضمان على المستهلك في هذه الحالات. فعلى سبيل المثال، فإن حكومات بعض الولايات الأمريكية وحكومات بعض الدول خارج الولايات المتحدة (بما فيها بعض المقاطعات الكندية) قد:
 ١. تبطل أساساً التحفظات والاستثناءات التي تتبعها حدود الضمان على حقوق المستهلك (ومنها مثلاً المملكة المتحدة):
 ٢. تحد من حق المصنّع في وضع الحدود وادعاء التحفظات:
 - ج. تمنح المستهلك حقوق ضمان إضافية، أو تفرض مدة الضمان لا يسع المصنّع التبرؤ منها، أو تمنع المصنّع من وضع حد لمدة الضمان الضمني.
٣. فيما يتعلق بمعاملات المستهلكين في أستراليا ونيوزيلندا، تعتبر بند شهادة الضمان المحدود هذه إضافة إلى الحقوق الإلزامية المعتمدة المنطبقة على شراء منتجات شركة HP بالنسبة إليهم، فهذه البند لا تبطل هذه الحقوق ولا تحدوها ولا تعدها، وذلك إلى الحد الذي تسمح به القوانين المحلية.

ج. حدود المسؤولية

١. طرق المعالجة الواردة في شهادة الضمان المحدود هذه هي الأسلوب الوحيد التعويض على المستهلك؛ وذلك إلى الحد الذي تسمح به القوانين المحلية.
٢. عدا ما تعهدت به شركة HP تحديداً في نص هذه الشهادة، لا تتحمل شركة HP إطلاقاً أي مسؤولية عن أي ضرر، سواء كان مباشرةً أو غير مباشر، خاصاً أو عاماً أو متولاً، ناتجاً عن عقد أو ضرر أو أي أساس قانوني آخر، وإن تم إنذارها بإمكانية الضرر؛ وذلك إلى الحد الذي تسمح به القوانين المحلية.

بيان حول البيئة

القطع البلاستيكية: تحمل القطع البلاستيكية الأساسية علامة تشير إلى محتواها من البلاستيك وفق المعايير الدولية. وجميع القطع البلاستيكية في علبة الطابعة وهيكلها قابلة مبدئياً للتدوير، وهي مكونة من مركب بلاستيكي واحد.

مخدومية المنتجات: لتحقيق أطول مخدومية لطابعات HP Deskjet، تقدم شركة HP الآتي:

- تمديد الضمان: راجع «الاتصال بخدمة العناية بالمستعملين hp customer care» في هذا الدليل.
- قطع الغيار والمواد الاستهلاكية: يستمر توفر هذه القطع والمواد لمدة خمس سنوات بعد التوقف عن إنتاج الطابعة.
- إعادة المنتجات: إعادة الطابعات وعبوات الحبر إلى شركة HP بعد انتهاء مخدوميتها، الرجاء الاتصال بمكتب المبيعات أو الخدمة لشركة HP للحصول على التعليمات.

استهلاك الطاقة

هذه الطابعة متواقة مع برنامج ENERGY STAR (الولايات المتحدة واليابان)، وهو برنامج طوعي يهدف إلى تشجيع إنتاج الأجهزة المكتبية التي تخفيض من استهلاك الطاقة.



برنامج ENERGY STAR هو علامة خدمة مسجلة لوكالة حماية البيئة في الولايات المتحدة، وشركة Hewlett-Packard، بصفتها شريكة في برنامج ENERGY STAR قد تأكّدت أن هذا المنتج في بتوجيهات ENERGY STAR للمحافظة على الطاقة. استهلاك الطاقة في وضع الإطفاء: يمكن تجنب هذا الاستهلاك عبر إطفاء الطابعة وسحب شريط الطاقة من مأخذ التيار الكهربائي.

تعمل شركة HP باستمرار على تحسين تصاميم مجموعة الطابعات deskjet، كما أنها توظف على تحسين عمليات تصنيع هذه الطابعات، وكل ذلك سعياً إلى الحد، بقدر الإمكان، من الآثار السلبية الذي قد يطرأ على بيئه أماكن العمل وأماكن تصنيع الطابعات وشحذتها واستعمالها، ولحد كذلك من الآثار السلبية الذي قد ينجم عن تصريف الطابعات يوم تنتهي صلاحيتها للعمل.

تخفيض وإزالة

استهلاك الأوراق: قدرات الطابعة على الطباعة على الوجهين، تلقائياً ويدوياً، تخفيض استهلاك الطاقة واستفاد الموارد الطبيعية. وهذه الطابعة صالحة للاستعمال مع الأوراق المدورа وفق مقاييس DIN 19 309.

الأوراق المدور: جميع الأدلة والتعليمات المصاحبة لهذه الطابعة مطبوعة على أوراق مدوراً.

وقاية طبقة الأوزون: تخلّت شركة HP عن استعمال كافة المواد الكيماوية التي تستنفذ طبقة الأوزون مثل مواد الكلوروفلوروكربيون في عمليات تصنيع منتجاتها.

تدوير

جرى تصميم هذه الطابعة معأخذ الرغبة بالتدوير بعين الاعتبار. فعدد أنواع المواد فيها قد خفّض، مع الإبقاء على القراء المطلوب من المخدومية والفعالية. وجرى تصميم المواد المختلفة لتتفصل عن بعضها بسهولة، والروابط بينها سهلة الوصول إليها لنزعها باستعمال الأدوات العاديّة. والقطع ذات الأهمية العالية قد صممت للوصول إليها بسرعة لتسهيل التفكك والتخلص. وقد صممت القطع البلاستيكية بما لا يزيد عن اللونين لتعزيز إمكانية التدوير. إلا أن بعض القطع الصغيرة قد صممت بألوان عدة لإبرازها للمستعمل.

حزن الطابعات: جرى اختيار العلب التي تشحن الطابعات فيها لتوفير أعلى حماية بأقل كلفة، مع أقل آثر على البيئة وأفضل إمكانية للتدوير. والتصميم المتبادر لطابعات HP Deskjet يسمح بتخفيف المواد الحافظة ونسب التعرض للضرر.

مواصفات المنتجات

الذاكرة

الطابعات من جميع الأطرازة
٢ ميغابايت ذاكرة حية

استهلاك الطاقة

الطابعات من جميع الأطرازة
٢ واط حد أقصى في وضع الإطفاء
٤ واط معدل وسطي في وضع الإشعال دون طباعة
٤ واط معدل وسطي في وضع الإشعال عند طباعة

التصريح عن مستوى الضجيج وفق معيار ISO 9296

الطابعات من جميع الأطرازة
مستوى قوة الصوت LWA_d (بل = ١٠ ديسيل):
٥٩ ديسيل في وضع الجودة العالية best mode
مستوى ضغط الصوت LpAm (من موقع مجاور
للتاطعة):
٦٤ ديسيل في وضع الجودة العادية normal mode

سرعات الطباعة

طابعات مجموعة 948c series
سرعة طباعة النصوص بالحبر الأسود
(السودة): ١٢ صفحة بالدقة
Normal (الجودة الاعتيادية): ٦,٨ صفحة بالدقة
Best (الجودة العالية): ٣,١ صفحة بالدقة

سرعة طباعة النصوص والرسوم بالحبر الملون
Draft (السودة): ١٠ صفحات بالدقة
Normal (الجودة الاعتيادية): ٥,٤ صفحات بالدقة
Best (الجودة العالية): ١,٢ صفحة بالدقة

طابعات مجموعة 940c series
سرعة طباعة النصوص بالحبر الأسود
(السودة): ١٢ صفحة بالدقة
Normal (الجودة الاعتيادية): ٦,٧ صفحات بالدقة
Best (الجودة العالية): ٢,٩ صفحة بالدقة

سرعة طباعة النصوص والرسوم بالحبر الملون
Draft (السودة): ١٠ صفحات بالدقة
Normal (الجودة الاعتيادية): ٥,٢ صفحات بالدقة
Best (الجودة العالية): ١,٢ صفحة بالدقة

طابعات مجموعة 920c series
سرعة طباعة النصوص بالحبر الأسود
(السودة): ٩ صفحات بالدقة
Normal (الجودة الاعتيادية): ٥,٢ صفحات بالدقة
Best (الجودة العالية): ٢,٥ صفحات بالدقة

سرعة طباعة النصوص والرسوم بالحبر الملون
Draft (السودة): ٧,٥ صفحات بالدقة
Normal (الجودة الاعتيادية): ٢,٢ صفحات بالدقة
Best (الجودة العالية): ١,٢ صفحة بالدقة

regulatory notices

إشعارات تنظيمية

hewlett-packard company

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference, and
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
- Pursuant to Part 15.21 of the FCC Rules, any changes or modifications to this equipment not expressly approved by Hewlett-Packard Company may cause harmful interference,

and void your authority to operate this equipment. Use of a shielded data cable is required to comply with the Class B limits of Part 15 of the FCC Rules.

For further information, contact:

Hewlett-Packard Company
Manager of Corporate Product Regulations
3000 Hanover Street
Palo Alto, Ca 94304
(650) 857-1501.

note

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interferences by one or more of the following:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

LED indicator statement

The display LEDs meet the requirements of EN 60825-1.

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると受信障害を引き起こすことがあります。

取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

사용자 안내문 (B급 기기)

이 기기는 비업무용으로 전자파장해결정을 받은 기기로서, 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.