

Program Computer Setup

Číslo dokumentu: 383705-221

Květen 2005

Obsah

Program Computer Setup

Přístup k programu Computer Setup	2
Výchozí nastavení programu Computer Setup	3
Nabídka File (Soubor)	4
Nabídka Security (Zabezpečení)	5
Nabídka Tools (Nástroje)	6
Nabídka Advanced (Upřesnit)	6

Rejstřík

Program Computer Setup

Program Computer Setup je předinstalovaný nástroj, který využívá paměť ROM a lze používat i v případě, že operační systém nefunguje nebo není spuštěn. Je-li operační systém funkční, bude po ukončení programu Computer Setup operační systém restartován.



V programu Computer Setup nejsou podporována ukazovací zařízení. Proto je při procházení a výběru položek nutné použít klávesnici.



Externí klávesnici připojenou k portu USB lze v programu Computer Setup použít pouze tehdy, je-li povolena podpora starších zařízení technologie USB.

Tabulky nabídek popsané v této příručce poskytují přehled možností nastavení programu Computer Setup.

Přístup k programu Computer Setup

Informace a nastavení v programu Computer Setup lze zobrazit pomocí nabídek **File** (Soubor), **Security** (Zabezpečení), **Tools** (Nástroje) a **Advanced** (Upřesnit).

1. Spusíte program Computer Setup. Zapněte nebo restartujte počítač a jakmile se v levém dolním rohu obrazovky zobrazí zpráva **F10 = ROM Based Setup**, stiskněte klávesu **F10**.
 - Chcete-li změnit jazyk, stiskněte klávesu **F2**.
 - Pokyny pro procházení zobrazíte stisknutím klávesy **F1**.
 - Do nabídky programu Computer Setup se vrátíte stisknutím klávesy **ESC**.
2. Klepněte na nabídku **File** (Soubor), **Security** (Zabezpečení), **Tools** (Nástroje) nebo **Advanced** (Upřesnit).
3. Program Computer Setup ukončíte některým z následujících způsobů:
 - Jestliže chcete program Computer Setup ukončit bez uložení nastavení, vyberte pomocí kláves se šipkami příkaz **File > Ignore Changes and Exit** (Soubor > Ignorovat změny a ukončit). Potom postupujte podle pokynů na obrazovce.
 - Jestliže chcete uložit nastavení a ukončit program Computer Setup, vyberte pomocí kláves se šipkami položku **File > Save Changes and Exit** (Soubor > Uložit změny a ukončit program). Potom postupujte podle pokynů na obrazovce.

Vaše nastavení se projeví ihned po restartování počítače.

Výchozí nastavení programu Computer Setup

Obnovení všech nastavení programu Computer Setup na hodnoty nastavené výrobcem:

1. Spusťte program Computer Setup. Zapněte nebo restartujte počítač a jakmile se v levém dolním rohu obrazovky zobrazí zpráva F10 = ROM Based Setup, stiskněte klávesu **F10**.
 - Chcete-li změnit jazyk, stiskněte klávesu **F2**.
 - Pokyny pro procházení zobrazíte stisknutím klávesy **F1**.
2. Pomocí kláves se šípkami vyberte položky **File > Restore defaults** (Soubor > Obnovit výchozí nastavení) a potom stiskněte klávesu **ENTER**.
3. Zaškrtněte políčko **Restore defaults** (Obnovit výchozí nastavení) a potom stiskněte klávesu **ENTER**.
4. Obnovení potvrďte stisknutím klávesy **F10**.
5. Jestliže chcete uložit nastavení a ukončit program Computer Setup, vyberte pomocí kláves se šípkami položku **File > Save Changes and Exit** (Soubor > Uložit změny a ukončit program). Potom postupujte podle pokynů na obrazovce.

Vaše nastavení se projeví ihned po restartování počítače.





Při obnovení výchozího nastavení od výrobce se hesla a nastavení související se zabezpečením nezmění.

Nabídka File (Soubor)

Volba	Akce
System information (Systémové informace)	<ul style="list-style-type: none">■ Zobrazuje identifikační informace o počítači a jednotkách bateriových zdrojů v systému.■ Zobrazuje upřesňující informace o procesoru, velikosti paměti a vyrovnávací paměti, verzi softwaru grafické karty, verzi řadiče klávesnice a o systémové paměti ROM.
Save to floppy (Uložit na disketu)	Uloží nastavení konfigurace systému na disketu.
Restore from floppy (Obnovit z diskety)	Obnoví nastavení konfigurace systému z diskety.
Restore defaults (Obnovit výchozí nastavení)	Nahradí nastavení konfigurace v programu Computer Setup výchozím nastavením od výrobce. (Při obnovení výchozího továrního nastavení se hesla a nastavení související se zabezpečením nezmění.)
Ignore changes and exit (Ignorovat změny a ukončit program)	Zruší změny zadané v průběhu aktuální relace. Potom ukončí program a restartuje počítač.
Save changes and exit (Uložit změny a ukončit program)	Uloží změny zadané v průběhu aktuální relace. Potom ukončí program a restartuje počítač. Změny se projeví ihned po restartování počítače.

Nabídka Security (Zabezpečení)

Volba	Akce
Administrator password (Heslo správce)	Umožňuje zadání, změnu nebo odstranění hesla správce.
Power-On password (Heslo při spuštění)	Slouží k zadání, změně nebo odstranění hesla při spuštění.
Password options (Nastavení hesla)	<ul style="list-style-type: none">■ Povolí nebo zakáže přísné zabezpečení.■ Povolí nebo zakáže povinné zadání hesla při restartování počítače.
DriveLock passwords (Hesla funkce DriveLock)	<ul style="list-style-type: none">■ Povolí nebo zakáže ochranu DriveLock pro pevný disk (disky) počítače.■ Slouží k provádění změn uživatelského nebo nadřazeného hesla funkce DriveLock. <p> Nastavení funkce DriveLock je dostupné pouze po spuštění programu Computer Setup při zapnutí počítače (nikoli při jeho restartování).</p>
Smart Card Security (Zabezpečení pomocí karet Smart Card)	<p>Povolí nebo zakáže podporu ověřování prostřednictvím karet Smart Card při spuštění počítače.</p> <p> Tato funkce je podporována pouze v počítačích s volitelnými moduly pro čtení karet Smart Card.</p>
Device security (Zabezpečení zařízení)	<ul style="list-style-type: none">■ Povolí nebo zakáže systémová zařízení.■ Povolí nebo zakáže spuštění z disku CD-ROM, diskety nebo síťové karty.
System IDs (Číslo ID systému)	Slouží k zadání uživatelem definované značky účtu a vlastnictví počítače.

Nabídka Tools (Nástroje)

Volba	Akce
HDD Self-Test options (Možnosti automatického testu pevného disku)	Spustí úplný automatický test libovolného pevného disku v systému.
Battery Information (Informace o bateriích)	Zobrazí informace o stavu baterie.
Memory Check (Kontrola paměti)	Spustí úplný test systémové paměti.

Nabídka Advanced (Upřesnit)

Volba	Akce
Language (Jazyk) (nebo stisknutí klávesy F2)	Změní jazykovou verzi programu Computer Setup.
Boot options (Možnosti spuštění)	<ul style="list-style-type: none">■ Umožňuje nastavení prodlevy pro stisknutí kláves F10 a F12 při spuštění počítače.■ Povolí nebo zakáže funkci MultiBoot, která nastavuje spouštěcí pořadí, jež může zahrnovat většinu spustitelných zařízení v systému.■ Nastaví spouštěcí pořadí.

(pokračování)

Volba	Akce
Device options (Možnosti zařízení)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vymění funkce klávesy FN a levé klávesy CTRL. ■ Povolí nebo zakáže více běžných ukazovacích zařízení při spuštění. (Pokud chcete nastavit podporu pouze jednoho, obvykle nestandardního, ukazovacího zařízení při spuštění, vyberte položku Disable (Zakázat).) ■ Povolí nebo zakáže podporu starších verzí rozhraní USB pro klávesnici, myš a rozbočovač. <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Klávesnice, myš a rozbočovač USB fungují i v případě, že není spuštěn operační systém Windows. <input type="checkbox"/> Počítač se spouští ze spustitelného pevného disku, diskety v disketové jednotce (pouze u vybraných modelů) nebo optického disku vloženého do jednotky připojené prostřednictvím portu USB k počítači (pouze u vybraných modelů) nebo k volitelnému stolnímu zařízení. ■ Vybere režim paralelního portu: režim EPP (Enhanced Parallel Port), standardní režim, obousměrný režim nebo režim ECP (Enhanced Capabilities Port). ■ Povolí nebo zakáže technologii Intel SpeedStep. ■ Povolí nebo zakáže systémový ventilátor při připojení do elektrické zásuvky. ■ Povolí nebo zakáže funkci Execution Disable (Zakázat spuštění) u procesorů Intel nebo AMD (pouze u vybraných modelů). ■ Povolí nebo zakáže přepínač zařízení sítě WLAN (pouze u vybraných modelů). ■ Povolí nebo zakáže přepínač zařízení technologie Bluetooth (pouze u vybraných modelů). ■ Povolí nebo zakáže přepínání mezi sítěmi LAN a WLAN (pouze u vybraných modelů). ■ Povolí nebo zakáže úsporný režim sítě LAN (pouze u vybraných modelů).

Rejstřík

F

funkce Execution Disable
(Zakázat spuštění) 7

H

hesla 5

I

informace o stavu baterie 6

J

jazyk, změna v programu
Computer Setup 6
jednotky, spouštěcí pořadí 6

K

kontrola paměti 6

M

možnosti spuštění 6

N

nabídka Advanced
(Upřesnit) 6
nabídka File (Soubor) 4
nabídka Security
(Zabezpečení) 5
nabídka Tools (Nástroje) 6
nástroj Setup
nabídka Advanced
(Upřesnit) 6

nabídka File (Soubor) 4
nabídka Security
(Zabezpečení) 5
nabídka Tools (Nástroje) 6
obnovení výchozího
nastavení 3
přístup 2

P

podpora starších verzí rozhraní
USB 7
přepínač zařízení sítě WLAN 7
přepínač zařízení technologie
Bluetooth 7
přepínání mezi sítěmi LAN
a WLAN 7
program Computer Setup
nabídka Advanced
(Upřesnit) 6
nabídka File (Soubor) 4
nabídka Security
(Zabezpečení) 5
nabídka Tools (Nástroje) 6
obnovení výchozího
nastavení 3
přístup 2

R

režim paralelního portu 7
Restore defaults (Obnovit
výchozí nastavení) 3

S

sériové číslo, počítač 4
spouštěcí pořadí 6
systémový ventilátor 7
systémové informace 4

T

technologie Intel SpeedStep 7
technologie SpeedStep 7
test pevného disku 6

U

ukazovací zařízení 7
úsporný režim síť LAN 7

© Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth je ochrannou známkou vlastněnou držitelem a užívanou společností Hewlett-Packard Company v souladu s licencí. Intel je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Intel Corporation nebo jejích poboček v USA a dalších zemích.

Informace uvedené v této příručce podléhají změnám bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby společnosti HP jsou uvedeny v přesně vymezených prohlášeních týkajících se záruk na tyto produkty nebo služby. Ze žádných zde uvedených informací nelze vyvodit existenci dalších záruk. Společnost HP není zodpovědná za technické nebo redakční chyby ani za opomenutí vyskytující se v tomto dokumentu.

Program Computer Setup

První vydání: Květen 2005

Číslo dokumentu: 383705-221