

Computeropsætning

Dokumentets bestillingsnr.: 383705-081

Maj 2005

Indholdsfortegnelse

Computeropsætning

Adgang til Computeropsætning	2
Standardindstillinger i Computeropsætning	3
Menuen Filer	4
Menuen Sikkerhed	5
Menuen Funktioner	6
Menuen Avanceret	6

Indeks

Computeropsætning

Computeropsætning er et forudinstalleret, ROM-baseret hjælpeprogram, der kan anvendes, selvom operativsystemet ikke fungerer eller ikke kan indlæses. Hvis operativsystemet fungerer, genstarter computeren det, når du afslutter Computeropsætning.



Pegeredskaber understøttes ikke i Computeropsætning. Du skal anvende tastaturet til at navigere og vælge.



Et eksternt tastatur, som er forbundet via USB, kan kun anvendes i Computeropsætning, hvis USB-bagudkompatibel understøttelse er aktiveret.

Menutabellerne senere i dette kapitel indeholder en oversigt over valgmuligheder i Computeropsætning.

Adgang til Computeropsætning

Du kan få adgang til oplysninger og indstillinger i Computeropsætning fra menuerne **Filer**, **Sikkerhed**, **Funktioner** og **Avanceret**:

1. Åbn Computeropsætning ved at tænde for eller genstarte computeren og derefter trykke på **F10**, når meddelelsen "F10 = ROM Based Setup" vises i nederste venstre hjørne af skærmen.
 - Tryk på **F2**, hvis du vil skifte sprog.
 - Tryk på **F1** for at se oplysninger om navigering.
 - Tryk på **Esc** for at vende tilbage til menuen Computeropsætning.
2. Vælg menuen **Filer**, **Sikkerhed**, **Funktioner** eller **Avanceret**.
3. Vælg en af følgende muligheder for at afslutte Computeropsætning:
 - For at afslutte uden at gemme ændringer skal du med piletasterne vælge **Filer > Ignorer ændringer og afslut**. Følg derefter anvisningerne på skærmen.
 - For at gemme dine indstillinger og afslutte Computeropsætning skal du med piletasterne vælge **Filer > Gem ændringer og afslut**. Følg derefter anvisningerne på skærmen.

Dine indstillinger træder i kraft, når computeren genstartes.

Standardindstillinger i Computeropsætning

Følg nedenstående fremgangsmåde for at gendanne alle indstillinger i Computeropsætning til de fabriksindstillede værdier:

1. Åbn Computeropsætning ved at tænde for eller genstarte computeren og derefter trykke på **F10**, når meddelelsen "F10 = ROM Based Setup" vises i nederste venstre hjørne af skærmen.
 - Tryk på **F2**, hvis du vil skifte sprog.
 - Tryk på **F1** for at se oplysninger om navigering.
2. Anvend piletasterne til at vælge **Filer > Gendan standarder** og tryk derefter på **enter**
3. Marker afkrydsningsfeltet **Gendan standarder** og tryk derefter på **enter**.
4. Tryk på **F10** for at bekræfte genoprettelsen.
5. For at gemme dine indstillinger og afslutte Computeropsætning skal du med piletasterne vælge **Filer > Gem ændringer og afslut**. Følg derefter anvisningerne på skærmen.

Dine indstillinger træder i kraft, når computeren genstartes.





Adgangskode- og sikkerhedsrelaterede indstillinger ændres ikke, når du gendanner fabriksindstillingerne.

Menuen Filer

Vælg	For at gøre følgende
Systemoplysninger	<ul style="list-style-type: none">■ Se identifikationsoplysninger om computeren og eventuelle batterier i systemet.■ Se specifikationer for processoren, hukommelses- og mellemlagerstørrelse, videorevision, KBC-version (Keyboard Controller) samt system-ROM.
Gem til diskette	Gemme systemkonfigurationen på diskette.
Gendan fra diskette	Gendanne systemkonfigurationsindstillinger fra diskette.
Gendan standarder	Erstatte konfigurationsindstillingerne i Computeropsætning med standardindstillingerne. Adgangskode- og sikkerhedsrelaterede indstillinger ændres ikke, når du gendanner fabriksindstillingerne.
Ignorer ændringer og afslut	Annullere ændringer, der blev angivet i den aktuelle session. Afslut derefter og genstart computeren.
Gem ændringer og afslut	Gemme ændringer, der blev angivet i den aktuelle session. Afslut derefter og genstart computeren. Dine ændringer træder i kraft, når computeren genstartes.

Menuen Sikkerhed

Vælg	For at gøre følgende
Administratoradgangskode	Oprette, ændre eller slette en administratoradgangskode.
Adgangskode for opstart	Oprette, ændre eller slette en adgangskode for opstart.
Indstillinger for adgangskode	<ul style="list-style-type: none">■ Aktivere/deaktivere streng sikkerhed.■ Aktivere/deaktivere krav om adgangskode ved genstart.
Adgangskoder for DriveLock	<ul style="list-style-type: none">■ Aktivere/deaktivere DriveLock på computerens harddisk(e).■ Ændre bruger eller masteradgangskode for DriveLock. <p> Der er kun adgang til indstillingerne for DriveLock, hvis du går til Computeropsætning efter opstart (ikke genstart) af computeren.</p>
Smart-kortsikkerhed	Aktivere/deaktivere understøttelse af autentificering af smart-kort ved opstart. <p> Denne funktion understøttes kun på computere med valgfrie smart card-aflæsere.</p>
Enhedssikkerhed	<ul style="list-style-type: none">■ Aktivere/deaktivere systemenheder.■ Aktivere/deaktivere cd-rom-, diskette- og netværkskortopstartsenshed.
System-id'er	Angive brugerdefineret computeraktiv- og ejermærkat.

Menuen Funktioner

Vælg	For at gøre følgende
Indstillinger for HDD-selvtest	Køre en omfattende selvtest på enhver harddisk i systemet.
Oplysninger om batteri	Få vist oplysninger om batteristatus.
Hukommelseskontrol	Køre en omfattende kontrol af systemhukommelsen.

Menuen Avanceret

Vælg	For at gøre følgende
Sprog (eller tryk på F2)	Skifte sprog i Computeropsætning.
Opstartsindstillinger	<ul style="list-style-type: none">■ Angive forsinkelser for f10 og f12 ved opstart.■ Aktivere/deaktivere MultiBoot, som angiver en opstartsækkefølge, der kan omfatte de fleste opstartsenheder i systemet.■ Angive opstartsækkefølgen.

(Forts.)

Vælg	For at gøre følgende
Enhedsindstillinger	<ul style="list-style-type: none"> ■ Skifte funktion for tasten Fn og den venstre Ctrl-tast. ■ Aktivere/deaktivere flere standardpegeredskaber ved opstart. For at indstille computeren til kun at understøtte et enkelt (som regel ikke-standard) pegeredskab ved opstart skal du vælge Deaktiv. ■ Aktivere/deaktivere USB-bagudkompatibel understøttelse af USB-tastatur, -mus og -hub. <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> USB-tastatur, -mus og -hub fungerer, selvom der ikke er indlæst et Windows-operativsystem. <input type="checkbox"/> Computeren starter fra en opstartsharddisk, diskette (kun udvalgte modeller) eller en optisk disk, der er indsat i et drev, som er tilsluttet med en USB-port til computeren (kun udvalgte modeller) eller til en optisk dockingenhed. ■ Vælge paralleltilstand: EPP (Enhanced Parallel Port), Standard, Bidirectional eller ECP (Enhanced Capabilities Port). ■ Aktivere/deaktivere Intel SpeedStep Technology. ■ Aktivere/deaktivere systemventilatoren når computeren er tilsluttet en vekselstrømsstikkontakt. ■ Aktivere/deaktivere Intel eller AMD PSAE udførelsesdeaktivering (kun udvalgte modeller). ■ Aktivere/deaktivere WLAN-enhedsradio (kun udvalgte modeller). ■ Aktivere/deaktivere integreret Bluetooth-enhedsradio (kun udvalgte modeller). ■ Aktivere/deaktivere skift mellem LAN/WLAN (kun udvalgte modeller). ■ Aktivere/deaktivere LAN Power Save (kun udvalgte modeller).

Indeks

A

Adgangskoder 5

B

Batterioplysninger 6

Bluetooth-enhedsradio 7

C

Computeropsætning

Adgang til 2

Gendannelse af

standardværdier 3

Menuen Avanceret 6

Menuen Filer 4

Menuen Funktioner 6

Menuen Sikkerhed 5

D

Drev, opstartsækkefølge 6

G

Gendanne

standardværdier 3

H

Harddisktest 6

Hjælpeprogrammet Setup

Adgang til 2

Gendannelse af

standardindstillinger 3

Menuen Avanceret 6

Menuen Filer 4

Menuen Funktioner 6

Menuen Sikkerhed 5

Hukommelseskontrol 6

I

Intel SpeedStep 7

L

LAN Power Save 7

M

Menuen Avanceret 6

Menuen Filer 4

Menuen Funktioner 6

Menuen Sikkerhed 5

O

Opstartsindstillinger 6

Opstartsækkefølge 6

P

Parallel porttilstand 7

Pegeredskaber 7

S

Serienummer, computer 4

Skift mellem

LAN/WLAN 7

SpeedStep Technology 7

Sprog, ændre i

Computeropsætning 6

Systemoplysninger 4

Systemventilator 7

U

Udførelsesdeaktivering 7

USB-bagudkompatibel
understøttelse 7

W

WLAN-enhedsradio 7

© Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Microsoft og Windows er registrerede varemærker i USA tilhørende Microsoft Corporation. Bluetooth er et varemærke tilhørende dets indehaver og anvendt af Hewlett-Packard Company under licens. Intel er et varemærke eller registreret varemærke tilhørende Intel Corporation eller Intel Corporation's datterselskaber i USA og/eller andre lande.

Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier, der gælder for HP produkter og serviceydelser, fremgår af de garantibestemmelser, der følger med de enkelte produkter og serviceydelser. Intet heri må fortolkes som udgørende en yderligere garanti. HP kan ikke holdes ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser i dette dokument.

Computeropsætning

Første udgave, maj 2005

Dokumentets bestillingsnr.: 383705-081