

# **Computer Setup**

Dokumentum cikkszáma: 383705-211

2005. május

---

# Tartalomjegyzék

## A Computer Setup program

|   |   |
|---|---|
| Belépés a számítógép Setup segédprogramjába . . . . . | 2 |
| A Setup program alapértelmezett beállításai . . . . . | 3 |
| A File menü . . . . .                                 | 4 |
| A Security menü . . . . .                             | 5 |
| Tools (Eszközök) menü . . . . .                       | 6 |
| Az Advanced menü . . . . .                            | 6 |

## Tárgymutató

---

# A Computer Setup program

A Computer Setup program egy olyan előtelepített, ROM alapú segédprogram, amely olyankor is használható, amikor az operációs rendszer nem működik, vagy nem lehet azt betölteni. Ha az operációs rendszer működik, a Computer Setup programból való kilépéskor a számítógép újraindul.



A Computer Setup program nem támogatja mutatóeszközök használatát, a menükben való mozgáshoz és az elemek kiválasztásához a billentyűzetet kell használni.



A számítógéphez USB porton át csatlakozó külső billentyűzetet csak akkor lehet a Computer Setup programban használni, ha az USB-támogatás engedélyezett.

---

A Computer Setup program lehetőségeit a jelen útmutató későbbi részében található menüábrázolatok foglalják össze.

---

## Belépés a számítógép Setup segédprogramjába

A Computer Setup programra vonatkozó információ és beállítások a File (Fájl), Security (Biztonság), Tools (Eszközök) és Advanced (Speciális) menüből érhetők el:

1. A Computer Setup segédprogram megnyitásához kapcsolja be, illetve indítsa újra a számítógépet, majd nyomja le az **f10** billentyűt, amikor az „F10 = ROM Based Setup” (F10 = ROM memóriában tárolt beállítások) üzenet megjelenik a képernyő bal alsó sarkában.
  - A nyelv megváltoztatásához nyomja le az **f2** billentyűt.
  - A menükben való mozgásra vonatkozó utasítások megjelenítéséhez nyomja le az **f1** billentyűt.
  - A Computer Setup menüjéhez való visszatéréshez nyomja meg az **esc** billentyűt.
2. Válassza a **File**, a **Security**, a **Tools** vagy az **Advanced** menüt.
3. A Computer Setup programból az alábbi módokon léphet ki:
  - A Computer Setup programból a beállítások mentése nélküli kilépéshez válassza a **File > Ignore Changes and Exit** (Kilépés a változtatások mentése nélkül) parancsot, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
  - A beállítások mentéséhez és a Computer Setup segédprogramból való kilépéshez válassza a **File > Save Changes and Exit** (Módosítások mentése és kilépés) parancsot, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A beállítások a számítógép újraindításakor lépnek életbe.

---

## A Setup program alapértelmezett beállításai

A Computer Setup segédprogram összes gyárilag beállított alapértékének visszaállítása:

1. A Computer Setup segédprogram megnyitásához kapcsolja be, illetve indítsa újra a számítógépet, majd nyomja le az **f10** billentyűt, amikor az „F10 = ROM Based Setup” (F10 = ROM memóriában tárolt beállítások) üzenet megjelenik a képernyő bal alsó sarkában.
  - A nyelv megváltoztatásához nyomja le az **f2** billentyűt.
  - A menükben való mozgásra vonatkozó utasítások megjelenítéséhez nyomja le az **f1** billentyűt.
2. A nyílbillentyűkkel válassza a **File > Restore defaults** (Alapértékek visszaállítása) parancsot, majd nyomja meg az **enter** billentyűt.
3. Jelölje be a **Restore defaults** jelölőnégyzetet, majd nyomja le az **enter** billentyűt.
4. A visszaállítás érvényesítéséhez nyomja le az **f10** billentyűt.
5. A beállítások mentéséhez és a Computer Setup segédprogramból való kilépéshez válassza a **File > Save Changes and Exit** parancsot, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A beállítások a számítógép újraindításakor lépnek életbe.



A gyári alapbeállítások visszaállításakor a jelszóval és a biztonsággal kapcsolatos beállítások nem változnak meg.

---

---



## A File menü

| Parancs   | Rendeltetés   |
|---|---|
| System information<br>(Rendszerinformáció)                          | <ul style="list-style-type: none"><li>■ A számítógép és az akkumulátorok azonosító adatainak megtekintése.</li><li>■ A processzorral, a gyorsítótár és a memória méretével, valamint a videovezérlő alverziójával, a billentyűzetvezérlő verziószámával és rendszer ROM-mal kapcsolatos részletes információk megtekintése.</li></ul> |
| Save to floppy<br>(Mentés hajlékonylemezre)                         | A rendszerkonfiguráció beállításainak mentése hajlékonylemezre.   |
| Restore from floppy<br>(Visszaállítás hajlékonylemezzel)            | A rendszerkonfiguráció beállításainak visszaállítása hajlékonylemezzel.   |
| Restore defaults (Alapértékek visszaállítása)                       | A Computer Setup programban elérhető konfigurációs beállítások helyettesítése a gyári alapértelmezett beállításokkal. (A gyári alapbeállítások visszaállításakor a jelszóval és a biztonsággal kapcsolatos beállítások nem változnak meg.)  |
| Ignore changes and exit<br>(Kilépés a változtatások mentése nélkül) | Az aktuális munkamenet során bevitt módosítások visszavonása, majd a számítógép újraindítása.   |
| Save changes and exit<br>(Változtatások mentése és kilépés)         | Az aktuális munkamenet során bevitt módosítások mentése, majd a számítógép újraindítása. A módosítások a számítógép újraindításakor lépnek életbe.  |

---

---

## A Security menü

| Parancs   | Rendeltetés  |
|---|--|
| Administrator password<br>(Rendszergazdai jelszó)       | A rendszergazdai jelszó megadása, megváltoztatása vagy törlése.  |
| Power-On password<br>(Bekapcsolási jelszó)              | A bekapcsolási jelszó megadása, megváltoztatása vagy törlése.  |
| Password options<br>(Jelszóbeállítások)                 | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Szigorú biztonsági beállítások engedélyezése és letiltása.</li><li>■ Rendszerindításkor beírandó jelszó használatának engedélyezése és letiltása.</li></ul>  |
| DriveLock passwords<br>(Meghajtózárjelszavak)           | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Meghajtózár (DriveLock) engedélyezése és letiltása a számítógép merevlemezein.</li><li>■ Meghajtózár felhasználói vagy főjelszavának módosítása.</li></ul> <p> A meghajtózárra vonatkozó beállítások csak akkor érhetők el, ha a számítógép bekapcsolásakor (és nem újraindításakor) lép a számítógép Setup segédprogramba.</p> |
| Smart Card Security<br>(Intelligens kártyák biztonsága) | A rendszerindításkor történő intelligens kártyával végrehajtott hitelesítés használatának engedélyezése és letiltása. <p> Ezt a funkciót csak a külön megvásárolható intelligenskártya-olvasóval felszerelt számítógépek támogatják.</p>   |
| Device security<br>(Eszközbiztonság)                    | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Rendszereszközök engedélyezése és letiltása.</li><li>■ CD-ROM, hajlékonylemez vagy hálózati kártya (NIC) rendszerbetöltő eszközként történő használatának engedélyezése és letiltása.</li></ul>  |
| System IDs<br>(Rendszerazonosítók)                      | A számítógép felhasználó által definiált leltári azonosítójának és tulajdonosi címkéjének megadása.  |

---

## Tools (Eszközök) menü

| Parancs  | Rendeltetés   |
|--|---|
| HDD Self Test Options<br>(A merevlemezek<br>önellenőrzési beállításai) | Átfogó önellenőrzés futtatása a rendszerben<br>lévő bármely merevlemezen. |
| Battery Information<br>(Akkumulátor adatai)                            | Az akkumulátor töltöttségi állapotának<br>megjelenítése.                  |
| Memory Check<br>(Memória-ellenőrzés)                                   | A rendszermemória átfogó ellenőrzése.                                     |

## Az Advanced menü

| Parancs   | Rendeltetés  |
|---|--|
| Language (Nyelv) (vagy az <b>f2</b><br>billentyű) | A Computer Setup nyelvének módosítása.   |
| Boot options<br>(Rendszerindítási beállítások)    | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Az <b>f10</b> és az <b>f12</b> billentyűhöz tartozó<br/>késleltetés megadása rendszerindításkor.</li><li>■ A MultiBoot funkció engedélyezése<br/>és letiltása. Ez a funkció egy, a számítógép<br/>legtöbb, operációs rendszer betöltésére<br/>képes eszközt tartalmazó indítási sorrend<br/>beállítását teszi lehetővé.</li><li>■ A rendszerindítási sorrend beállítása.</li><li>■ Az <b>fn</b> billentyű és a bal oldali <b>ctrl</b> billentyű<br/>funkcióinak felcserélése.</li><li>■ A szabványos mutatóeszközök<br/>engedélyezése és letiltása<br/>rendszerindításkor. (Ha azt szeretné<br/>beállítani, hogy a számítógép csak<br/>egyetlen, többnyire nem szabványos<br/>mutatóeszközt támogasson, válassza<br/>a <b>Disable</b> (Letiltás) lehetőséget.)</li></ul> |

*(folytatás)*



| Parancs                               | Rendeltetés  |
|---------------------------------------|--|
| Device options<br>(Eszközbeállítások) | <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="463 241 967 326">■ USB-támogatás engedélyezése és letiltása USB szabványú billentyűzetek, egerek és elosztók számára. <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="511 334 967 418">□ Az USB-billentyűzet, egér és elosztó akkor is működik, ha a Windows operációs rendszer nincs betöltve.</li> <li data-bbox="511 427 967 673">□ A számítógép az operációs rendszer betöltésére alkalmas merevlemez-meghajtóról, hajlékonylemez-meghajtóról (csak egyes típusokon) vagy a számítógéphez USB porton keresztül csatlakoztatott meghajtóba, illetve egy külön megvásárolható dokkolóegységbe helyezett optikai lemezzről (csak egyes típusokon) indítható.</li> </ul> </li> <li data-bbox="463 682 967 792">■ A párhuzamos port üzemmódjának kiválasztása: EPP (Enhanced Parallel Port), szabványos, kétirányú vagy ECP (Enhanced Capabilities Port).</li> <li data-bbox="463 800 836 852">■ Az Intel SpeedStep technológia engedélyezése és letiltása.</li> <li data-bbox="463 860 916 945">■ A rendszerventilátor engedélyezése és letiltása váltakozó áramú hálózathoz csatlakozáskor.</li> <li data-bbox="463 953 967 1037">■ Az Intel vagy AMD PSAE végrehajtás-letiltás engedélyezése és letiltása (csak egyes típusokon).</li> <li data-bbox="463 1045 839 1130">■ A WLAN-eszköz használatának engedélyezése/letiltása (csak egyes típusokon).</li> <li data-bbox="463 1138 967 1222">■ A beépített Bluetooth-eszköz használatának engedélyezése és letiltása (csak egyes típusokon).</li> <li data-bbox="463 1230 967 1315">■ A hagyományos és a vezeték nélküli hálózat közötti váltás engedélyezése és letiltása (csak egyes típusokon).</li> <li data-bbox="463 1323 950 1408">■ Vezeték nélküli LAN energiatakarékos üzemmódjának engedélyezése és letiltása (csak egyes típusokon).</li> </ul> |

---

# Tárgymutató

## A

Advanced menü 6  
akkumulátor adatai 6

## B

Bluetooth-eszköz használata 7

## C

Computer Setup  
  Advanced menü 6  
  alapértékek visszaállítása 3  
  File menü 4  
  helye 2  
  Security menü 5  
  Tools menü 6

## F

File menü 4

## I

Intel SpeedStep 7

## J

jelszavak 5

## L

LAN/WLAN váltás 7

## M

meghajtók, rendszerindítási  
sorrend 6

memória ellenőrzése 6  
merevlemez, ellenőrzés 6  
mutatóeszközök 6

## N

nyelv módosítása a Computer  
Setup segédprogramban 6

## P

párhuzamos port, üzemmód 7

## R

rendszerindítási beállítások 6  
rendszerindítási sorrend 6  
rendszerinformáció 4  
rendszerventilátor 7

## S

Security menü 5  
Setup segédprogram  
  Advanced menü 6  
  File menü 4  
  helye 2  
  Security menü 5  
  Tools menü 6  
  visszaállítás,  
  alapértelmezett  
  beállítások 3  
sorozatszám, számítógép 4  
SpeedStep technológia 7

---

## **T**

Tools menü 6

## **U**

USB-támogatás 7

## **V**

végrehajtás-letiltás 7

Vezeték nélküli LAN  
energiatakarékos  
üzemmódja 7

visszaállítás, alapértékek 3

## **W**

WLAN-eszköz használata 7

© Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

A Microsoft és a Windows elnevezés a Microsoft Corporation Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett kereskedelmi védjegye. A Bluetooth jelölés a jogtulajdonos kereskedelmi védjegye, amelyet a Hewlett-Packard Company licencmegállapodás keretében használ. Az Intel az Intel Corporation vagy leányvállalatai védjegye, illetve bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban.

Az itt szereplő információ előzetes értesítés nélkül változhat. A HP termékeire és szolgáltatásaira vonatkozó kizárólagos jótállás az adott termékhez, illetve szolgáltatáshoz mellékelt, korlátozott jótállásról szóló nyilatkozatban vállalt jótállás. A dokumentumban ismertetettek nem jelentenek semmiféle további jótállást. A HP nem vállal felelősséget az itt található esetleges technikai vagy szerkesztési hibákért és mulasztásokért.

Computer Setup

Első kiadás (2005. május)

Dokumentum cikkszám: 383705-211