

Computer Setup

Número de publicação do documento: 383705-131

Maio 2005

Conteúdo

Utilitário Computer Setup

Acesso ao Computer Setup	2
Predefinições do Computer Setup.	3
Menu Arquivo.	4
Menu Segurança	5
Menu Ferramentas	6
Menu Avançado	6

Índice

Utilitário Computer Setup

O Computer Setup é um utilitário pré-instalado, baseado na ROM, que pode ser utilizado ainda que o sistema operativo não esteja a funcionar ou não seja carregado. Se o sistema operativo estiver a funcionar, o computador o reiniciará depois que sair do Computer Setup.



Os dispositivos indicadores não são compatíveis com o Computer Setup. É necessário utilizar o teclado para navegar e fazer selecções.



Teclados externos ligados através de USB só podem ser utilizados com o Computer Setup se o suporte para USB estiver activado.

As tabelas de menus, disponíveis mais adiante neste manual, proporcionam uma descrição geral das opções do utilitário Computer Setup.

Acesso ao Computer Setup

É possível aceder às informações e definições do Computer Setup através dos menus Arquivo, Segurança, Ferramentas e Avançado.

1. Abra o Computer Setup ligando ou reiniciando o computador e premindo a tecla **f10** com a mensagem "F10 = ROM Based Setup" (Configuração com base na ROM) apresentada no canto inferior esquerdo do ecrã.
 - ❑ Para mudar o idioma, prima **f2**.
 - ❑ Para apresentar as informações acerca da navegação, prima a tecla **f1**.
 - ❑ Para regressar ao menu do Computer Setup, prima **esc**.
2. Selecciono o menu **Arquivo, Segurança, Ferramentas** ou **Avançado**.
3. Para sair do Computer Setup, utilize um dos seguintes métodos:
 - ❑ Para sair do Computer Setup sem guardar as preferências, utilize as teclas de seta para seleccionar **Arquivo > Ignorar alterações e sair**. Siga as instruções apresentadas no ecrã.
 - ❑ Para guardar as preferências e sair do Computer Setup, utilize as teclas de seta para seleccionar **Arquivo > Salvar alterações e sair**. Siga as instruções apresentadas no ecrã.

As suas preferências terão efeito quando o computador for reiniciado.

Predefinições do Computer Setup

Para restaurar todas as definições do Computer Setup aos valores definidos na fábrica:

1. Abra o Computer Setup ligando ou reiniciando o computador e premindo a tecla **f10** com a mensagem "F10 = ROM Based Setup" (Configuração com base na ROM) apresentada no canto inferior esquerdo do ecrã.
 - Para mudar o idioma, prima **f2**.
 - Para apresentar as informações acerca da navegação, prima a tecla **f1**.
2. Utilize as teclas de seta para seleccionar **Arquivo > Restaurar padrões** e prima **enter**.
3. Selecciona a caixa de verificação **Restaurar padrões** e prima **enter**.
4. Para confirmar o restauro, prima **f10**.
5. Para guardar as preferências e sair do Computer Setup, utilize as teclas de seta para seleccionar **Arquivo > Salvar alterações e sair**. Siga as instruções apresentadas no ecrã.

As suas preferências terão efeito quando o computador for reiniciado.





As configurações relacionadas à palavras-passe e à segurança não são alteradas quando as configurações padrão de fábrica são restauradas.

Menu Arquivo

Selecione	Para
Informações sobre o sistema	<ul style="list-style-type: none">■ Ver informações de identificação acerca do computador e das baterias do sistema.■ Ver informações específicas acerca do processador, da memória e do tamanho do cache, versão do vídeo, versão do controlador do teclado e ROM do sistema.
Salvar em disquete	Guardar as definições da configuração do sistema numa disquete.
Restaurar a partir do disquete	Restaurar as definições da configuração do sistema numa disquete.
Restaurar padrões	Substituir definições de configuração no utilitário Computer Setup pelas definições de fábrica. As configurações relacionadas à palavras-passe e à segurança não são alteradas quando as configurações de fábrica são restauradas.
Ignorar alterações e sair	Cancelar as alterações introduzidas durante a secção actual. Em seguida, saia e reinicie o computador.
Salvar alterações e sair	Guardar as alterações introduzidas durante a secção actual. Em seguida, saia e reinicie o computador. As alterações terão efeito quando o equipamento for reiniciado.

Menu Segurança

Selecione	Para
Senha do administrador	Introduzir, alterar ou eliminar palavras-passe de administrador.
Senha de ativação	Introduzir, alterar ou eliminar palavras-passe de ligação.
Opções de senha	<ul style="list-style-type: none">■ Activar/desactivar segurança estrita.■ Activar/desactivar requerimento de palavra-passe ao reiniciar o computador.
Senhas do DriveLock	<ul style="list-style-type: none">■ Activar/desactivar o DriveLock no disco rígido.■ Alterar palavra-passe principal ou de utilizador do DriveLock. <p> Só é possível aceder às definições do DriveLock ao entrar no Computer Setup ao ligar, e não ao reiniciar, o computador.</p>
Segurança do Smart Card	Activar/desactivar o suporte para autenticação da smart card na ligação. <p> Somente computadores que possuem leitores de smart card suportam este recurso.</p>
Segurança do dispositivo	<ul style="list-style-type: none">■ Activar/desactivar dispositivos do sistema.■ Activar/desactivar arranque desde dispositivos de CD-ROM, disquete e NIC.
Identificações do sistema	Introduzir etiqueta do artigo e etiqueta de proprietário do computador definida pelo utilizador.

Menu Ferramentas

Selecione	Para
Opções de Teste Automático de HDD	Executar testes automáticos completos em qualquer unidade de disco rígido do sistema.
Status da bateria	Ver informações acerca da carga da bateria.
Verificação de memória	Executar verificação completa da memória do sistema.

Menu Avançado

Selecione	Para
Idioma, ou prima f2	Alterar o idioma do utilitário Computer Setup.
Opções de inicialização	<ul style="list-style-type: none">■ Definir o tempo de espera das teclas f10 e f12 no arranque.■ Activar/desactivar o MultiBoot, que define uma ordem de arranque que pode incluir a maior parte dos dispositivos de arranque do sistema.■ Definir a ordem de arranque.

(Continuação)

Seleccione	Para
Opções do dispositivo	<ul style="list-style-type: none"> ■ Trocar as funções da tecla fn e da tecla ctrl esquerda. ■ Activar/desactivar vários dispositivos indicadores predefinidos no arranque. Para configurar o equipamento para adoptar no arranque apenas um dispositivo indicador, normalmente não padrão, seleccione Desactivar. ■ Activar/desactivar suporte USB para tecnologias anteriores para teclados, ratos e hubs. <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Teclados, ratos e hubs USB funcionam mesmo que o sistema operativo Windows não esteja carregado. <input type="checkbox"/> O computador inicia desde uma unidade de disco rígido ou disquete de arranque (somente em alguns modelos), discos ópticos introduzidos numa unidade ligada por uma porta USB ao equipamento (somente em alguns modelos) ou desde uma estação de ancoragem opcional. ■ Seleccionar um modo de porta paralela: EPP (Enhanced Parallel Port), padrão, bidireccional ou ECP (Enhanced Capabilities Port). ■ Activar/desactivar a tecnologia Intel SpeedStep. ■ Activar/desactivar o ventilador do sistema quando o computador estiver ligado a uma tomada CA. ■ Activar/desactivar Execution Disable (Desactivação de execução) Intel ou AMD PSAE (somente em alguns modelos). ■ Activar/desactivar rádio WLAN (somente em alguns modelos). ■ Activar/desactivar rádio Bluetooth incorporado (somente em alguns modelos). ■ Activar/desactivar comutação LAN/WLAN (somente em alguns modelos). ■ Activar/desactivar economia de energia LAN (somente em alguns modelos).

Índice

C

- Computer Setup
 - aceder 2
 - menu Advanced 6
 - menu File 4
 - menu Security 5
 - menu Tools 6
 - restaurar predefinições 3
- comutação LAN/WLAN 7

D

- dispositivos indicadores 7

E

- economia de energia LAN 7
- Execution Disable
 - (Desactivação de execução) 7

I

- idioma, alterar
 - no Computer Setup 6
- informações do sistema 4
- Intel SpeedStep 7

M

- menu Advanced 6
- menu File 4
- menu Security 5
- menu Tools 6
- modo de porta paralela 7

N

- número de série, computador 4

O

- ordem de arranque 6

P

- palavras-passe 5

R

- rádio Bluetooth incorporado 7
- rádio WLAN 7
- restaurar predefinições 3

S

- suporte para tecnologia USB anterior 7

T

- tecnologia SpeedStep 7

U

unidades, ordem de arranque 6

utilitário de configuração

aceder 2

menu Advanced 6

menu File 4

menu Security 5

menu Tools 6

restaurar definições

padrão 3

V

ventilador do sistema 7

© Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Microsoft e Windows são marcas comerciais da Microsoft Corporation registradas nos EUA. Bluetooth é marca comercial de seus proprietários e é utilizada pela Hewlett-Packard Company sob licença. Intel é marca comercial ou registrada da Intel Corporation ou de suas subsidiárias nos Estados Unidos e noutros países.

As informações aqui contidas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As únicas garantias que cobrem os produtos e serviços da HP são estabelecidas exclusivamente na documentação de garantia que os acompanha. Neste documento, nenhuma declaração deverá ser interpretada como constituição de garantia adicional. A HP não se responsabiliza por erros técnicos e editoriais ou por omissões neste documento.

Computer Setup

Primeira edição - Maio 2005

Número de publicação do documento: 383705-131