

# **Computer Setup**

Katalógové číslo dokumentu: 383705-231

Máj 2005

---

# Obsah

## Computer Setup

Prístup k programu Computer Setup . . . . .	2
Predvolené nastavenia programu Computer Setup . . . . .	3
Ponuka File (Súbor). . . . .	4
Ponuka Security (Zabezpečenie). . . . .	5
Ponuka Tools (Nástroje) . . . . .	6
Ponuka Advanced (Rozšírené nastavenia) . . . . .	6

## Register

---

# Computer Setup

Computer Setup je predinštalovaný obslužný program, ktorý sa môže používať aj v prípade, že operačný systém nepracuje alebo ho nie je možné spustiť. Ak operačný systém v počítači pracuje, po ukončení programu Computer Setup sa rešartuje.



Polohovacie zariadenia nie sú v programe Computer Setup podporované. Na navigáciu a výber položiek musíte používať klávesnicu.



Externú klávesnicu pripojenú pomocou zbernice USB možno v programe Computer Setup použiť len v prípade, ak je zapnutá podpora starších zariadení USB.

---

Prehľad možností programu Computer Setup je k dispozícii v tabuľkách ponúk v ďalších častiach tejto príručky.

---

## Prístup k programu Computer Setup

Prístup k informáciám a nastaveniam v programe Computer Setup získate v ponukách **File** (Súbor), **Security** (Zabezpečenie), **Tools** (Nástroje) a **Advanced** (Rozšírené nastavenia).

1. Ak chcete spustiť obslužný program Computer Setup, zapnite alebo reštartujte počítač a počas zobrazenia hlásenia „F10 = ROM Based Setup“ v ľavom dolnom rohu obrazovky stlačte kláves **f10**.
  - Ak chcete zmeniť jazyk, stlačte kláves **f2**.
  - Ak chcete zobraziť pokyny pre navigáciu, stlačte kláves **f1**.
  - Ak sa chcete vrátiť do ponuky programu Computer Setup, stlačte kláves **esc**.
2. Vyberte ponuku **File** (Súbor), **Security** (Zabezpečenie), **Tools** (Nástroje) alebo **Advanced** (Rozšírené nastavenia).
3. Ak chcete ukončiť program Computer Setup, vykonajte jeden z nasledovných krokov:
  - Ak chcete program Computer Setup ukončiť bez uloženia nastavení, pomocou klávesov so šípkami vyberte položku **File** (Súbor) > **Ignore Changes and Exit** (Ignorovať zmeny a skončiť). Potom postupujte podľa pokynov na obrazovke.
  - Ak chcete uložiť nastavenia a ukončiť program Computer Setup, pomocou klávesov so šípkami vyberte položku **File** (Súbor) > **Save Changes and Exit** (Uložiť zmeny a skončiť). Potom postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Nastavené parametre sa prejavia po reštartovaní počítača.

---

## Predvolené nastavenia programu Computer Setup

Ak chcete pre všetky nastavenia programu Computer Setup obnoviť hodnoty nastavené výrobcom, použite nasledovný postup:

1. Ak chcete spustiť obslužný program Computer Setup, zapnite alebo reštartujte počítač a počas zobrazenia hlásenia „F10 = ROM Based Setup“ v ľavom dolnom rohu obrazovky stlačte kláves **f10**.
  - ❑ Ak chcete zmeniť jazyk, stlačte kláves **f2**.
  - ❑ Ak chcete zobraziť pokyny pre navigáciu, stlačte kláves **f1**.
2. Pomocou klávesov so šípkami vyberte položku **File** (Súbor) > **Restore defaults** (Obnoviť predvolené nastavenia) a potom stlačte kláves **enter**.
3. Začiarknite políčko **Restore defaults** (Obnoviť predvolené nastavenia) a stlačte kláves **enter**.
4. Obnovenie potvrdíte stlačením klávesu **f10**.
5. Ak chcete uložiť nastavenia a ukončiť program Computer Setup, pomocou klávesov so šípkami vyberte položku **File** (Súbor) > **Save Changes and Exit** (Uložiť zmeny a skončiť). Potom postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Nastavené parametre sa prejavia po reštartovaní počítača.



Nastavenia hesiel a zabezpečenia sa po obnovení nastavení výrobcu nezmenia.

---

---



## Ponuka File (Súbor)

Položka	Použitie
System information (Systémové informácie)	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Zobrazí identifikačné informácie o počítači a jednotkách batériových zdrojov v systéme.</li><li>■ Zobrazí špecifikácie procesora, pamäte, vyrovnávacej pamäte, revízie grafickej karty, verzie radiča klávesnice a systémovej pamäte ROM.</li></ul>
Save to floppy (Uložiť na disketu)	Uloží nastavenia konfigurácie systému na disketu.
Restore from floppy (Obnoviť z diskety)	Obnoví nastavenia konfigurácie systému z diskety.
Restore defaults (Obnoviť predvolené nastavenia)	Nahradí nastavenia konfigurácie v programe Computer Setup predvolenými nastaveniami výrobcu. (Nastavenia hesiel a zabezpečenia sa po obnovení nastavení výrobcu nezmenia.)
Ignore changes and exit (Ignorovať zmeny a skončiť)	Zruší zmeny nastavení zadané počas aktuálnej relácie. Potom ukončí program a reštartuje počítač.
Save changes and exit (Uložiť zmeny a skončiť)	Uloží zmeny nastavení zadané počas aktuálnej relácie. Potom ukončí program a reštartuje počítač. Zmeny sa prejavia po reštartovaní počítača.

---

---

## Ponuka Security (Zabezpečenie)

Položka	Použitie
Administrator password (Správcové heslo)	Umožňuje zadať, zmeniť alebo odstrániť správcové heslo.
Power-On password (Heslo pri zapnutí)	Umožňuje zadať, zmeniť alebo odstrániť heslo pri zapnutí.
Password options (Možnosti pre heslá)	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Umožňuje zapnúť alebo vypnúť funkcie zabezpečenia.</li><li>■ Umožňuje zapnúť alebo vypnúť heslá uplatňované pri reštarte.</li></ul>
DriveLock passwords (Heslá pre funkciu DriveLock)	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Umožňuje zapnúť alebo vypnúť funkciu DriveLock na pevnom disku počítača.</li><li>■ Umožňuje zmeniť používateľské alebo servisné heslo pre funkciu DriveLock.</li></ul> <p> Prístup k nastaveniam funkcie DriveLock je možný len v prípade, že program Computer Setup spustíte zapnutím (nie opakovaným spustením) počítača.</p>
Smart Card Security (Zabezpečenie kartou Smart Card)	Slúži na zapnutie alebo vypnutie podpory overovania kartou Smart Card pri spustení systému.  <p> Táto funkcia je podporovaná len v počítačoch s voliteľnými čítačmi kariet Smart Card.</p>
Device security (Zabezpečenie zariadení)	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Umožňuje zapnúť alebo vypnúť systémové zariadenia.</li><li>■ Slúži na zapnutie alebo vypnutie spúšťania z jednotky CD-ROM, diskety a sieťovej karty.</li></ul>
System IDs (Číslo ID systému)	Používateľovi umožňuje zadať označenie počítača a vlastníka.

---

---

## Ponuka Tools (Nástroje)

Položka	Použitie
HDD Self Test options (Možnosti automatického testovania pevných diskov)	Spustí komplexné automatické testovanie ľubovoľného pevného disku v systéme.
Battery Information (Informácie o batérii)	Slúži na zobrazenie informácií o stave batérie.
Memory Check (Kontrola pamäte)	Slúži na spustenie komplexnej kontroly pamäte systému.

## Ponuka Advanced (Rozšírené nastavenia)

Položka	Použitie
Language (Jazyk) (alebo stlačte kláves f2)	Umožňuje zmeniť jazyk programu Computer Setup.
Boot Options (Možnosti spustenia)	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Slúži na nastavenie časového limitu pre stlačenie klávesov f10 a f12 pri spúšťaní.</li><li>■ Umožňuje zapnúť alebo vypnúť funkciu MultiBoot, ktorá nastaví poradie spúšťania systému tak, aby zahŕňalo väčšinu spúšťacích zariadení v systéme.</li><li>■ Umožňuje nastaviť poradie spúšťania.</li><li>■ Umožňuje výmenu funkcií klávesu fn a ľavého klávesu ctrl.</li><li>■ Pri spúšťaní umožňuje zapnúť alebo vypnúť viacero štandardných polohovacích zariadení. (Ak chcete počítač nastaviť tak, aby pri spustení podporoval len jedno, zvyčajne neštandardné ukazovacie zariadenie, vyberte hodnotu <b>Disable</b> (Vypnúť).)</li></ul>

(pokračovanie)



Položka	Použitie
Device Options (Možnosti zariadení)	<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="463 240 965 326">■ Umožňuje zapnúť alebo vypnúť podporu rozhrania USB pre klávesnicu, myš a dátový rozvádzač USB. <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="511 334 965 420">□ Klávesnica, myš a dátový rozvádzač USB pracujú aj v prípade, že operačný systém Windows nie je zavedený.</li> <li data-bbox="511 428 965 602">□ Počítač sa spúšťa zo spúšťacieho pevného disku, z diskety v disketovej jednotke (len vybrané modely) alebo z optického disku vloženého v jednotke pripojenej prostredníctvom portu USB k počítaču (len vybrané modely) alebo k voliteľnej stolnej jednotke.</li> </ul> </li> <li data-bbox="463 610 965 721">■ Umožňuje výber režimu paralelného portu: EPP (Enhanced Parallel Port), štandardný, obojsmerný alebo ECP (Enhanced Capabilities Port).</li> <li data-bbox="463 729 965 782">■ Umožňuje automaticky aktivovať alebo vypnúť technológiu Intel SpeedStep.</li> <li data-bbox="463 790 965 876">■ Umožňuje zapnúť alebo vypnúť ventilátor systému pri zapojení do zásuvky so striedavým prúdom.</li> <li data-bbox="463 885 965 971">■ Umožňuje zapnúť alebo vypnúť funkciu PSAE Execution Disable procesorov Intel alebo AMD (len vybrané modely).</li> <li data-bbox="463 979 965 1032">■ Umožňuje zapnúť alebo vypnúť vysieláč zariadenia WLAN (len vybrané modely).</li> <li data-bbox="463 1040 965 1094">■ Umožňuje zapnúť alebo vypnúť vysieláč zariadenia Bluetooth (len vybrané modely).</li> <li data-bbox="463 1102 965 1188">■ Umožňuje zapnúť alebo vypnúť prepínanie medzi sieťou LAN a WLAN (len vybrané modely).</li> <li data-bbox="463 1196 965 1252">■ Umožňuje zapnúť alebo vypnúť režim LAN Power Save (len vybrané modely).</li> </ul>

---

# Register

## C

- Computer Setup
  - Obnovenie predvolených nastavení 3
  - Ponuka Advanced (Rozšírené nastavenia) 6
  - Ponuka File (Súbor) 4
  - Ponuka Security (Zabezpečenie) 5
  - Ponuka Tools (Nástroje) 6
  - Získanie prístupu 2

## F

- Funkcia Execution Disable 7

## H

- Heslá 5

## I

- Informácie o batérii 6
- Intel SpeedStep 7

## J

- Jazyk, zmena v programe Computer Setup 6
- Jednotky, poradie spúšťania 6

## K

- Kontrola pamäte 6

## M

- Možnosti spustenia 6

## O

- Obnovenie predvolených nastavení 3
- Obslužný program Setup
  - Obnovenie predvolených nastavení 3
  - Ponuka Advanced (Rozšírené nastavenia) 6
  - Ponuka File (Súbor) 4
  - Ponuka Security (Zabezpečenie) 5
  - Ponuka Tools (Nástroje) 6
  - Získanie prístupu 2

## P

- Podpora rozhrania USB 7
- Polohovacie zariadenia 6
- Ponuka Advanced (Rozšírené nastavenia) 6
- Ponuka File (Súbor) 4
- Ponuka Security (Zabezpečenie) 5
- Ponuka Tools (Nástroje) 6
- Poradie spúšťania 6
- Prepínanie LAN/WLAN 7

---

**R**

Režim LAN Power Save 7

Režim paralelného portu 7

**S**

Sériové číslo, počítač 4

Systémové informácie 4

**T**

Technológia SpeedStep 7

Testovanie pevných diskov 6

**V**

Ventilátor systému 7

Vysielač zariadenia Bluetooth 7

Vysielač zariadenia WLAN 7

© Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Microsoft a Windows sú registrované ochranné známky spoločnosti Microsoft v USA. Bluetooth je ochranná známka príslušného vlastníka a spoločnosť Hewlett-Packard Company ju používa na základe licencie. Intel je ochranná známka alebo registrovaná ochranná známka spoločnosti Intel Corporation alebo jej dcérskych spoločností v USA a v ďalších krajinách.

Informácie obsiahnuté v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Jediné záruky vzťahujúce sa na produkty a služby spoločnosti HP sú uvedené v prehláseniach o výslovnej záruke, ktoré sa dodávajú spolu s produktmi a službami. Žiadne informácie uvedené v tejto príručke nemožno považovať za dodatočnú záruku. Spoločnosť HP nie je zodpovedná za technické alebo redakčné chyby či vynechaný text v tejto príručke.

Computer Setup

Prvé vydanie Máj 2005

Katalógové číslo dokumentu: 383705-231