

# **Computer Setup**

Belge Parça Numarası: 383705-141

Mayıs 2005

---

# İçindekiler

## Computer Setup

Computer Setup Programına Erişim . . . . .	2
Computer Setup Programının Varsayılan Ayarları . . . . .	3
File (Dosya) Menüsü . . . . .	4
Security (Güvenlik) Menüsü . . . . .	5
Tools (Araçlar) Menüsü. . . . .	6
Advanced (Gelişmiş) Menüsü . . . . .	6

## Dizin

---

# Computer Setup

Computer Setup (Bilgisayar Kurulumu), işletim sisteminiz çalışmadığında veya yüklenmediğinde bile çalışabilen ROM tabanlı bir yardımcı programdır. İşletim sistemi çalışıyorsa, Computer Setup programından çıktıktan sonra bilgisayar işletim sistemini yeniden başlatır.



Computer Setup programında işaretleme aygıtları desteklenmez. Gezinti ve seçim yapmak için klavyeyi kullanmanız gerekir.



USB'den bağlanmış harici bir klavye varsa, Computer Setup programında kullanılabilmesi için eski tür USB desteğinin etkin olması gerekir.

Bu kılavuzun sonraki kısımlarında yer alan menü tabloları Computer Setup seçeneklerine genel bakış sağlamaktadır.

---

## Computer Setup Programına Eriřim

Computer Setup bilgilerine ve ayarlarına File (Dosya), Security (Güvenlik), Tools (Araçlar) ve Advanced (Geliřmiş) menülerinden erişilir.

1. Computer Setup'ı açmak için, bilgisayarı açın veya yeniden başlatın, ardından "F10 = ROM Based Setup" (ROM Tabanlı Kur) mesajı ekranın sol alt köşesinde görüntülenirken **f10** tuşuna basın.
  - ❑ Dili değiřtirmek için **f2** tuşuna basın.
  - ❑ Gezinme bilgilerini görmek için **f1** tuşuna basın.
  - ❑ Computer Setup menüsüne geri dönmek için **esc** tuşuna basın.
2. **File** (Dosya), **Security** (Güvenlik), **Tools** (Araçlar) veya **Advanced** (Geliřmiş) menüsünü seçin.
3. Computer Setup'tan çıkmak için ařağıdaki yöntemlerden birini seçin:
  - ❑ Tercihlerinizi kaydetmeden Computer Setup'tan çıkmak için, ok tuşlarını kullanarak **File > Ignore Changes and Exit**'i (Dosya / Deęişiklikleri Yoksay ve Çık) seçin. Sonra ekrandaki yönergeleri izleyin.
  - ❑ Tercihlerinizi kaydederek Computer Setup'tan çıkmak için, ok tuşlarını kullanarak **File > Save Changes and Exit**'i (Dosya / Deęişiklikleri Kaydet ve Çık) seçin. Sonra ekrandaki yönergeleri izleyin.

Bilgisayar yeniden çalışmaya başladığında tercihleriniz etkili olur.

---

## Computer Setup Programının Varsayılan Ayarları

Computer Setup'ta tüm ayarları fabrika çıkışında ayarlanan varsayılan değerlerle geri yüklemek için:

1. Computer Setup'ı açmak için, bilgisayarı açın veya yeniden başlatın, ardından "F10 = ROM Based Setup" (ROM Tabanlı Kur) mesajı ekranın sol alt köşesinde görüntülenirken **f10** tuşuna basın.
  - ❑ Dili değiştirmek için **f2** tuşuna basın.
  - ❑ Gezinme bilgilerini görmek için **f1** tuşuna basın.
2. Ok tuşlarını kullanarak **File > Restore defaults**'u (Dosya/ Varsayılanları geri yükle) seçin ve sonra da **enter** tuşuna basın.
3. **Restore defaults** onay kutusunu seçin ve sonra **enter** tuşuna basın.
4. Geri yüklemeyi onaylamak için **f10** tuşuna basın.
5. Tercihlerinizi kaydederek Computer Setup'tan çıkmak için, ok tuşlarını kullanarak **File > Save Changes and Exit**'i (Dosya/Değişiklikleri Kaydet ve Çık) seçin. Sonra ekrandaki yönergeleri izleyin.

Bilgisayar yeniden çalışmaya başladığında tercihleriniz etkili olur.



Varsayılan fabrika ayarlarını geri yüklediğinizde parolanız ve güvenlikle ilgili ayarlarınız değişmez.

---



---

## File (Dosya) Menüsü

Seçim	Yapılacak iş
System information (Sistem bilgileri)	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Bilgisayar ve sistemdeki pil paketleri ile ilgili kimlik bilgilerini görüntüleme.</li><li>■ İşlemci, önbellek ve bellek boyutu, video revizyonu, klavye denetleyicisi sürümü ve sistem ROM'uyla ilgili özellik bilgilerini görüntüleme.</li></ul>
Save to floppy (Diskete kaydet)	Sistem yapılandırmasını diskete kaydetme.
Restore from floppy (Disketten geri yükle)	Sistem yapılandırma ayarlarını disketten geri yükleme.
Restore defaults (Varsayılanları geri yükle)	Computer Setup yapılandırma ayarlarını, fabrika varsayılan ayarlarıyla değiştirme. (Varsayılan fabrika ayarlarını geri yüklediğinizde parolalar ve güvenlikle ilgili ayarlar değişmez.)
Ignore changes and exit (Değişiklikleri yoksay ve çık)	Geçerli oturum sırasında girilen değişiklikleri iptal etme. Ardından, çıkıp bilgisayarı yeniden başlatma.
Save changes and exit (Değişiklikleri kaydet ve çık)	Geçerli oturum sırasında girilen değişiklikleri kaydetme. Ardından, çıkıp bilgisayarı yeniden başlatma. Bilgisayar yeniden çalışmaya başladığında yaptığınız değişiklikler etkili olur.

---

## Security (Güvenlik) Menüsü

Seçim	Yapılacak iş
Administrator password (Yönetici parolası)	Yönetici parolasını girme, değiştirme veya silme.
Power-On password (Açılış Parolası)	Açılış parolasını girme, değiştirme veya silme.
Password options (Parola seçenekleri)	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Sıkı güvenliği etkinleştirme/devre dışı bırakma.</li><li>■ Bilgisayarı yeniden başlatma sırasında parola istemeyi etkinleştirme/devre dışı bırakma.</li></ul>
DriveLock passwords (Sürücü Kilidi parolaları)	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Bilgisayar sabit disk sürücülerinde DriveLock'ı etkinleştirme/devre dışı bırakma.</li><li>■ DriveLock kullanıcı şifresini veya ana şifresini değiştirme.</li></ul> <p> DriveLock ayarlarına yalnızca bilgisayarınızı açıp (yeniden başlatma değil) Computer Setup'a girdiğinizde erişebilirsiniz.</p>
Smart Card security (Akıllı kart güvenliği)	Açılış sırasında akıllı kart kimlik denetimi desteğini etkinleştirme/devre dışı bırakma.  <p> Bu özellik yalnızca isteğe bağlı akıllı kart okuyucusu bulunan bilgisayarlarda desteklenir.</p>
Device security (Aygıt güvenliği)	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Sistem aygıtlarını etkinleştirme/devre dışı bırakma.</li><li>■ CD-ROM, disket ve NIC önyükleme aygıtını etkinleştirme/devre dışı bırakma.</li></ul>
System IDs (Sistem Kimlik Bilgileri)	Kullanıcı tanımlı bilgisayar demirbaş ve mülkiyet etiketini girme.

---

## Tools (Araçlar) Menüsü

Seçim	Yapılacak iş
HDD Self-Test Options (HDD Otomatik Sınama Seçenekleri)	Sistemdeki sabit disk sürücülerinde kapsamlı bir otomatik test çalıştırma.
Battery Information (Pil Bilgileri)	Pil durumu bilgilerini görüntüleme.
Memory Check (Bellek Denetimi)	Sistem belleğinde kapsamlı denetim çalıştırma.

## Advanced (Gelişmiş) Menüsü

Seçim	Yapılacak iş
Language (veya <b>f2</b> tuşuna basın)	Computer Setup yardımcı programının dilini değiştirme.
Boot options (Önyükleme seçenekleri)	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Başlarken <b>f10</b> ve <b>f12</b> gecikmesini ayarlama.</li><li>■ Sistemdeki önyükleme aygıtlarının çoğu için önyükleme sırasını ayarlayan MultiBoot'u (Çoklu Önyükleme) etkinleştirme/devre dışı bırakma.</li><li>■ Önyükleme sırasını ayarlama.</li><li>■ <b>Fn</b> tuşu ve sol <b>ctrl</b> tuşlarının işlevlerini değiştirin.</li><li>■ Açılışta birden fazla standart işaretleme aygıtını etkinleştirme/devre dışı bırakma. (Bilgisayarı, açılışta tek ve genellikle standart olmayan bir işaretleme aygıtı destekleyecek biçimde ayarlamak için, <b>Disable</b>'i (Devre Dışı Bırak) seçin.)</li></ul>

(Devamı)



---

Seçim	Yapılacak iş
Device options (Aygıt seçenekleri)	<ul style="list-style-type: none"><li>■ USB klavye, fare ve hub için USB eski uygulama desteğini etkinleştirme/devre dışı bırakma.<ul style="list-style-type: none"><li>□ USB klavye, fare ve hub Windows işletim sistemi yüklü olmadığında bile çalışır.</li><li>□ Bilgisayarınız önyükleme yapabilen bir sabit sürücüden, disket sürücüsünde takılı bir disketten (yalnızca belirli modellerde) veya bilgisayara ya da isteğe bağlı yerleştirme birimine USB bağlantı noktası ile bağlı bir sürücüye takılmış optik bir diskten (yalnızca belirli modellerde) başlatılabilir.</li></ul></li><li>■ Paralel bağlantı noktası modu seçme: EPP (Geliştirilmiş Paralel Bağlantı Noktası), standart, çift yönlü veya ECP (Özellikleri Geliştirilmiş Bağlantı Noktası).</li><li>■ Intel SpeedStep Teknolojisi'ni etkinleştirme/devre dışı bırakma.</li><li>■ AC prizine bağlıyken sistem fanını etkinleştirme/devre dışı bırakma.</li><li>■ Intel veya AMD PSAE Execution Disable (Yürütme Devre Dışı Bırakma) etkinleştirme/devre dışı bırakma (yalnızca belirli modellerde).</li><li>■ WLAN Aygıt Radyosunu etkinleştirme/devre dışı bırakma (yalnızca belirli modellerde).</li><li>■ Yerleşik Bluetooth Aygıt Radyosunu etkinleştirme/devre dışı bırakma (yalnızca belirli modellerde).</li><li>■ LAN/WLAN değiştirmeyi etkinleştirme/devre dışı bırakma (yalnızca belirli modellerde).</li><li>■ LAN/WLAN Güç Koruma modunu etkinleştirme/devre dışı bırakma (yalnızca belirli modellerde).</li></ul>

---

## **A**

Advanced menüsü 6

## **B**

bellek denetimi) 6

Bluetooth Aygıt Radyosu 7

## **C**

Computer Setup

Advanced menüsü 6

erişim 2

File menüsü 4

Security menüsü 5

Tools menüsü 6

varsayılanları geri  
yükleme 3

## **D**

dil, Computer Setup'da  
değiştirme 6

## **F**

File menüsü 4

## **G**

Geriye dönük USB desteği 7

## **I**

işaretleme aygıtları 6

Intel SpeedStep 7

## **L**

LAN Güç Koruma 7

LAN/WLAN değiştirme 7

## **O**

önyükleme sırası 6

önyükleme seçenekleri 6

## **P**

paralel bağlantı noktası  
modu 7

parolalar 5

pil bilgileri 6

## **S**

sabit disk sürücüsü sınaması 6

Security menüsü 5

seri numarası, bilgisayar 4

Setup yardımcı programı

Advanced menüsü 6

erişim 2

File menüsü 4

Security menüsü 5

Tools menüsü 6

varsayılan ayarları geri  
yükleme 3

sistem bilgileri 4

sistem fanı 7

SpeedStep Teknolojisi 7

sürücüler, önyükleme sırası 6

## **T**

Tools menüsü 6

---

**V**

varsayılanları geri yükle 3

**W**

WLAN Aygıt Radyosu 7

**Y**

Yürütme Devre Dışı

Bırakma 7

© Telif Hakkı 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD’de tescilli ticari markalarıdır. Bluetooth, sahibinin ticari markasıdır ve Hewlett-Packard Company tarafından lisanslı olarak kullanılmaktadır. Intel, ABD ve diğer ülkelerde Intel Corporation’ın veya alt kuruluşlarının ticari markası veya tescilli ticari markasıdır.

Buradaki bilgiler önceden uyarılmaksızın değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin garantiler, bu ürünler ve hizmetlerle birlikte gelen açık garanti beyanlarında belirtilmiştir. Bu belgede yer alan hiçbir şey ek garanti olarak yorumlanmamalıdır. HP, burada olabilecek teknik hatalar veya yazım hatalarından dolayı sorumluluk kabul etmez.

Computer Setup  
Birinci Basım Mayıs 2005  
Belge Parça Numarası: 383705-141