

Hjælpeprogrammet Setup (Opsætning)

Brugervejledning

© Copyright 2006 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Bluetooth er et varemærke tilhørende dets
indehaver og anvendes af Hewlett-Packard
Company under licens.

Oplysningerne indeholdt heri kan ændres
uden varsel. De eneste garantier for HP's
produkter og serviceydelser er angivet i de
udtrykkelige garantierklæringer, der følger
med sådanne produkter og serviceydelser.
Intet heri må fortolkes som udgørende en
yderligere garanti. HP er ikke
erstatningspligtig i tilfælde af tekniske
unøjagtigheder eller typografiske fejl eller
manglende oplysninger i denne vejledning.

Første udgave: Juli 2006

Dokumentets bestillingsnummer:
419179-081

Indholdsfortegnelse

1 Adgang til hjælpeprogrammet Setup (Opsætning)	
2 Brug af hjælpeprogrammet Setup (Opsætning)	
Ændre sprog for hjælpeprogrammet Setup (Opsætning)	3
Navigere og vælge i hjælpeprogrammet Setup (Opsætning)	3
Visning af systemoplysninger	4
Gendanne standardindstillingerne i hjælpeprogrammet Setup	4
Brug af avancerede funktioner i hjælpeprogrammet Setup (Opsætning)	5
Lukke hjælpeprogrammet Setup (Opsætning)	5
3 Menuer i hjælpeprogrammet Setup (Opsætning)	
Hovedmenu	7
Security (Sikkerhed), menu	7
System Configuration (Systemkonfiguration), menu	8
Diagnostics (Diagnosticering), menu	8
Indeks	9

1 Adgang til hjælpeprogrammet Setup (Opsætning)

Hjælpeprogrammet Setup (Opsætning) er et ROM-baseret informations- og tilpasningsprogram, der kan anvendes, selvom Windows-operativsystemet ikke fungerer eller ikke kan indlæses.

Programmet rapporterer oplysninger om computeren og indeholder indstillinger for opstart, sikkerhed og andre præferencer.

1. Tænd eller genstart computeren i Windows.
2. Tryk på **f10** før Windows åbnes, og mens meddelelsen "Press <F10> to enter setup" (Tryk på f10 for at åbne opsætning) vises i nederste venstre hjørne af skærmen.

2 Brug af hjælpeprogrammet Setup (Opsætning)

Ændre sprog for hjælpeprogrammet Setup (Opsætning)

Følgende procedure forklarer, hvordan du ændrer sproget for hjælpeprogrammet Setup (Opsætning). Start med trin 1, hvis computeren ikke er i hjælpeprogrammet Setup. Start med trin 2, hvis computeren er i hjælpeprogrammet Setup.

1. Åbn hjælpeprogrammet Setup (Opsætning) ved at tænde eller genstarte computeren i Windows og derefter trykke på **f10**, når meddelelsen "Press <F10> to enter setup" (Tryk på f10 for at åbne opsætning) vises i nederste venstre hjørne af skærmen.
2. Brug piletasterne til at vælge **System Configuration > Language Support** ((Systemkonfiguration > Sprogsupport), og tryk derefter på **enter**.
3. Tryk på **f5** eller **f6** (eller brug piletasterne) til at markere et sprog, og tryk derefter på **enter** for at vælge sproget.
4. Når der vises en bekræftelsesmeddelelse med din indstilling, skal du trykke på **enter** for at gemme den.
5. Tryk på **f10** for at gemme indstillingen og afslutte hjælpeprogrammet Setup, og følg derefter anvisningerne på skærmen.

Indstillingerne træder i kraft, når computeren genstartes i Windows.

Navigere og vælge i hjælpeprogrammet Setup (Opsætning)

Da hjælpeprogrammet Setup ikke er Windows-baseret, understøtter det ikke TouchPad'en. Navigering og valg foregår ved hjælp af tasterne.

- Brug piletasterne, når du skal vælge en menu eller et menupunkt.
- Når du skal vælge et punkt på en rulleliste eller skifte mellem to indstillinger for et felt, f.eks. aktivér/deaktivér, skal du bruge piletasterne eller **f5** eller **f6**.
- Tryk på **enter** for at vælge et element.
- Tryk på **f1** for at lukke et tekstfelt eller vende tilbage til skærbilledet med menuen.
- Tryk på **f1**, mens hjælpeprogrammet er åbent, for at få vist flere oplysninger om navigering og valg.

Visning af systemoplysninger

Følgende procedure forklarer, hvordan du får vist systemoplysninger i hjælpeprogrammet Setup (Opsætning). Begynd med trin 1, hvis Setup ikke er åben. Begynd med trin 2, hvis Setup er åben.

1. Åbn hjælpeprogrammet Setup (Opsætning) ved at tænde eller genstarte computeren i Windows og derefter trykke på **f10**, når meddelelsen "Press <F10> to enter setup" (Tryk på f10 for at åbne opsætning) vises i nederste venstre hjørne af skærmen.
2. Du får adgang til systemoplysningerne via **hovedmenuen**.
3. Hvis du vil lukke hjælpeprogrammet Setup (Opsætning) uden at ændre indstillingerne, skal du med piletasterne vælge **Exit** (Afslut) >**Exit Discarding Changes** (Afslut uden at gemme) og derefter trykke på **enter**. (Computeren genstarter i Windows).

Gendanne standardindstillingerne i hjælpeprogrammet Setup

Følgende procedurer forklarer, hvordan du gendanner standardindstillingerne for hjælpeprogrammet Setup (Opsætning). Start med trin 1, hvis computeren ikke er i hjælpeprogrammet Setup. Start med trin 2, hvis computeren er i hjælpeprogrammet Setup.

1. Åbn hjælpeprogrammet Setup (Opsætning) ved at tænde eller genstarte computeren i Windows og derefter trykke på **f10**, når meddelelsen "Press <F10> to enter setup" (Tryk på f10 for at åbne opsætning) vises i nederste venstre hjørne af skærmen.
2. Vælg **Exit > Load Setup Defaults** (Afslut > Indlæs standardindstillinger), og tryk på **f10**.
3. Når opsætningsbekræftelsen vises, skal du trykke på **enter** for at gemme indstillingerne.
4. Tryk på **f10** for at gemme indstillingen og afslutte hjælpeprogrammet Setup, og følg derefter anvisningerne på skærmen.

Standardindstillingerne indstilles, når du afslutter Setup (Opsætning), og træder i kraft, når computeren genstartes.



Bemærk! Adgangskode-, sikkerheds- og sprogindstillinger ændres ikke, når du gendanner fabriksindstillingerne.

Brug af avancerede funktioner i hjælpeprogrammet Setup (Opsætning)

Denne vejledning beskriver de opsætningsfunktioner, der anbefales til alle brugere. Du kan få oplysninger om de opsætningsfunktioner, der kun anbefales for avancerede brugere, i Hjælp og Support, som kun er tilgængelig, når computeren er i Windows.

De avancerede funktioner omfatter en harddiskselvtest, en Network Service Boot samt indstillinger for opstartsrekkefølge.

Meddelelsen "<f12> to boot from LAN" (Tryk <f12> for at starte fra LAN), der vises i skærmens nederste venstre hjørne, hver gang computeren startes eller genstartes i Windows eller gendannes fra dvaletilstand, er prompten til Network Service Boot.

Meddelelsen "Press <esc> to change boot order" (Tryk på <esc> for at ændre opstartsrekkefølgen)", der vises i skærmens nederste venstre hjørne, hver gang computeren startes eller genstartes i Windows eller gendannes fra dvaletilstand, er prompten til ændring af opstartsrekkefølgen.

Lukke hjælpeprogrammet Setup (Opsætning)

Du kan vælge at gemme eller ikke at gemme dine ændringer, når du lukker hjælpeprogrammet Setup (Opsætning).

- Brug en af følgende procedurer, hvis du vil lukke hjælpeprogrammet Setup og gemme de ændringer, du har foretaget i den aktuelle session:
 - Tryk på **f10**, og følg derefter anvisningerne på skærmen.
- eller -
 - Hvis menuerne i opsætningsprogrammet ikke vises, skal du trykke på **esc** for at vende tilbage til menuerne. Brug piletasterne til at vælge **Exit > Exit Saving Changes** (Afslut > Afslut og gem ændringer), og tryk derefter på **enter**.

Når du bruger **f10**-proceduren, får du mulighed for at vende tilbage til hjælpeprogrammet Setup (Opsætning). Når du bruger Exit Saving Changes-proceduren, lukkes hjælpeprogrammet Setup (Opsætning), når du trykker på **enter**.
- Sådan lukker du hjælpeprogrammet Setup (Opsætning) uden at gemme de ændringer, du har foretaget i den aktuelle session:

Hvis menuerne i opsætningsprogrammet ikke vises, skal du trykke på **esc** for at vende tilbage til menuerne. Brug piletasterne til at vælge **Exit > Exit Discarding Changes** (Afslut > Afslut og gem ikke ændringer), og tryk derefter på **enter**.

Når hjælpeprogrammet Setup (Opsætning) lukkes, genstarter computeren i Windows.

3 Mener i hjælpeprogrammet Setup (Opsætning)

Menutabellerne i dette afsnit indeholder en oversigt over valgmulighederne i hjælpeprogrammet Setup (Opsætning).



Bemærk! Nogle af de menupunkter i hjælpeprogrammet Setup (Opsætning), der er angivet i dette kapitel, understøttes måske ikke af din computer.

Hovedmenu

Vælg	For at gøre dette
System information (Systemoplysninger)	<ul style="list-style-type: none">• Se og ændre systemets tid og dato.• Få vist identifikationsoplysninger om computeren.• Se specifikationer for processoren, hukommelsesstørrelsen, system-BIOS'en samt KBC-versionen (Keyboard Controller – kun udvalgte modeller).

Security (Sikkerhed), menu

Vælg	For at gøre dette
Administrator password (Administratoradgangskode)	Oprette, ændre eller slette en administratoradgangskode.
Power-On Password (Adgangskode for opstart)	Oprette, ændre eller slette en startadgangskode.

System Configuration (Systemkonfiguration), menu

Vælg	For at gøre dette
Language Support (Sprog support)	Skifte sprog for hjælpeprogrammet Setup (Opsætning).
Embedded WLAN Device Radio (Integreret WLAN-enhedsradio)	Aktivere/deaktivere en integreret trådløs LAN-enhed.
Embedded Bluetooth Device (Integreret Bluetooth-enhed) (kun udvalgte modeller)	Aktivere/deaktivere en integreret Bluetooth®-enhed (kun udvalgte modeller).
Enhanced SATA support (Udvidet SATA-understøttelse) (kun udvalgte modeller)	Aktivere/deaktivere den udvidede SATA-tilstand.
Boot Options (Startindstillinger)	Angive følgende startindstillinger: <ul style="list-style-type: none">• Delay (sec.) (f10- og f12-forskydning (sek.)). Angiv forskydningen for f10- og f12-funktionerne i opsætningsprogrammet i intervaller på 5 sekunder for hver (0, 5, 10, 15, 20).• CD-ROM boot (Start fra cd-rom) – Aktivér/deaktivér opstart fra cd-rom.• Floppy boot (Start fra diskette) – Aktivér/deaktivér opstart fra diskette.• Internal Network Adapter boot (Start fra intern netværksadapter) – Aktivér/deaktivér opstart fra intern netværksadapter.• Boot Order (Opstarts rækkefølge) – Angiv opstarts rækkefølgen for:<ul style="list-style-type: none">• USB Floppy (USB-diskette)• ATAPI CD/DVD ROM Drive (ATAPI cd/dvd rom-drev)• Hard drive (Harddisk)• USB Diskette on Key (USB-diskette på key)• USB Hard drive (USB-harddisk)• Network adapter (Netværksadapter)

Diagnostics (Diagnosticering), menu

Vælg	For at gøre dette
Hard Disk Self Test (Selvtest på harddisken)	Køre en komplet selvtest på harddisken.  Bemærk! På modeller med to harddiske kaldes denne valgmulighed Primary HDD Self-test (Selvtest på primær harddisk).
Selvtest på sekundær harddisk (kun udvalgte modeller)	Køre en komplet selvtest på en sekundær harddisk.

Indeks

A

adgangskoder 7
avancerede funktioner i
hjælpeprogrammet Setup
(Opsætning) 5

B

boot options (startindstillinger) 8

D

Diagnostics (Diagnosticering),
menu 8
drev, startrækkefølge 8

G

gendanne standardindstillinger 4

H

Hjælpeprogrammet Setup
(Opsætning)
bruge 3
bruge avancerede
funktioner 5
Diagnostics (Diagnosticering),
menu 8
få adgang 1
gendanne
standardindstillinger 4
Hovedmenu 7
lukke 5
navigere og vælge 3
Security (Sikkerhed), menu 7
System Configuration
(Systemkonfiguration),
menu 8
vise systemoplysninger 4
ændre sproget 3
Hovedmenu 7

I

integreret Bluetooth-enhed 8
integreret WLAN-enhedsradio 8

L

lukke hjælpeprogrammet Setup
(Opsætning) 5

N

navigere i hjælpeprogrammet
Setup (Opsætning) 3

S

Security (Sikkerhed), menu 7
selvtest af harddisk 8
selvtest på sekundær harddisk 8
sprog support 8
startrækkefølge 8
System Configuration
(Systemkonfiguration), menu 8
systemoplysninger 7

U

udvidet SATA-understøttelse 8

V

vise systemoplysninger 4
vælge i hjælpeprogrammet Setup
(Opsætning) 3

Æ

ændre sprog for hjælpeprogrammet
Setup (Opsætning). 3

