

Utilitário de Configuração

Manual do utilizador

© Copyright 2007 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Windows é uma marca comercial registrada
da Microsoft Corporation nos EUA.

As informações aqui contidas estão sujeitas
a alterações sem aviso prévio. As únicas
garantias que cobrem os produtos e serviços
da HP são estabelecidas exclusivamente na
documentação de garantia que os
acompanha. Neste documento, nenhuma
declaração deverá ser interpretada como a
constituição de garantia adicional. A HP não
se responsabiliza por erros técnicos e
editoriais ou por omissões neste documento.

Primeira edição: Janeiro de 2007

Número de publicação do documento:
419766-131

Conteúdo

1 Iniciar o Utilitário de Configuração

2 Utilizar o Utilitário de Configuração

| | |
|-------------------------------------------------------------------|---|
| Alterar o idioma do Utilitário de Configuração | 2 |
| Navegar e seleccionar no Utilitário de Configuração | 2 |
| Apresentar informações do sistema | 3 |
| Repor predefinições no Utilitário de Configuração | 3 |
| Utilizar as funções avançadas do Utilitário de Configuração | 4 |
| Fechar o Utilitário de Configuração | 4 |

3 Menus do Utilitário de Configuração

| | |
|-----------------------------------------------------------|---|
| Menu Main (Principal) | 5 |
| Menu Security (Segurança) | 5 |
| Menu System Configuration (Configuração do sistema) | 6 |
| Menu Diagnostics (Diagnósticos) | 6 |

| | |
|--------------|---|
| Índice | 7 |
|--------------|---|

1 Iniciar o Utilitário de Configuração

O Utilitário de Configuração é um utilitário de informação e personalização pré-instalado, baseado na ROM, que pode ser utilizado ainda que o sistema operativo não esteja a funcionar ou não seja carregado.



Nota O leitor de impressões digitais (somente em alguns modelos) não funciona quando estiver a usar o Utilitário de Configuração.

O utilitário reporta informações sobre o computador e oferece definições para arranque, segurança e outras preferências.

Para Iniciar o Utilitário de Configuração

1. Ligue ou reinicie o computador.
2. Antes de o Windows abrir e quando a mensagem "Press <F10> to enter Setup" (Prima F10 para entrar no Utilitário de Configuração) for apresentada no canto inferior esquerdo do ecrã, prima **f10**.

2 Utilizar o Utilitário de Configuração

Alterar o idioma do Utilitário de Configuração

O procedimento seguinte explica como alterar o idioma do Utilitário de Configuração. Se o Utilitário de Configuração não estiver aberto, começar no passo 1. Se o Utilitário de Configuração estiver aberto, começar no passo 2.

1. Para abrir o Utilitário de Configuração, ligue ou reinicie o computador, seguidamente prima **f10** enquanto a mensagem “Prima <F10> para entrar na configuração” é apresentada no canto inferior esquerdo do ecrã.
2. Utilize as teclas de seta para seleccionar **Configuração do Sistema > Idioma** e prima **Enter**.
3. Prima **f5** ou **f6** (ou utilize as teclas de seta) para escolher o idioma e prima **Enter** para seleccionar o idioma.
4. Quando for mostrada a janela de confirmação com a sua preferência seleccionada, prima **enter** para a guardar.
5. Para definir as suas preferências e sair do Utilitário de Configuração, prima **f10** e, em seguida, siga as instruções apresentadas no ecrã.

As preferências serão activadas quando o computador for reiniciado no Windows.

Navegar e seleccionar no Utilitário de Configuração

Como o Utilitário de Configuração não se baseia no Windows, não suporta o painel táctil. A navegação e a selecção fazem-se através das teclas.

- Para escolher um menu ou um item de menu, utilize as teclas de setas.
- Para escolher um item numa lista pendente ou para alternar um campo, por exemplo, um campo Activar/desactivar, utilize as teclas de setas ou **f5** ou **f6**.
- Para seleccionar um item, prima **enter**.
- Para fechar uma caixa de texto ou regressar ao menu, prima **esc**.
- Para visualizar informação de navegação e selecção com o Utilitário de Configuração aberto, prima **f1**.

Apresentar informações do sistema

O procedimento seguinte explica como visualizar informações do sistema no Utilitário de Configuração. Se o Utilitário de Configuração não estiver aberto, começar no passo 1. Se o Utilitário de Configuração estiver aberto, começar no passo 2.

1. Para abrir o Utilitário de Configuração, ligue ou reinicie o computador, seguidamente prima **f10** enquanto a mensagem “Prima <F10> para entrar na configuração” é apresentada no canto inferior esquerdo do ecrã.
2. Aceder às informações de sistema utilizando o menu **Main** (Principal).
3. Para fechar o Utilitário de Configuração sem guardar as definições, utilize as teclas de seta para seleccionar **Exit (Sair) > Exit Discarding Changes (Sair sem guardar as alterações)** e, em seguida, prima **Enter**. (O computador reinicia no Windows.)

Repor predefinições no Utilitário de Configuração

O procedimento seguinte explica como repor as predefinições do Utilitário de Configuração. Se o Utilitário de Configuração não estiver aberto, começar no passo 1. Se o Utilitário de Configuração estiver aberto, começar no passo 2.

1. Para abrir o Utilitário de Configuração, ligue ou reinicie o computador, seguidamente prima **f10** enquanto a mensagem “Prima <F10> para entrar na configuração” é apresentada no canto inferior esquerdo do ecrã.
2. Seleccione **Exit (Sair) > Load Setup Defaults (Carregar predefinições de configuração)** e, em seguida, premir **enter**.
3. Quando for apresentada a mensagem de Confirmação de configuração, prima **enter** para guardar as alterações.
4. Para definir as suas preferências e sair do Utilitário de Configuração, prima **f10** e, em seguida, siga as instruções apresentadas no ecrã.

As predefinições do Utilitário de Configuração são definidas quando sair do utilitário e entram em vigor quando o computador reiniciar.



Nota As definições de palavra-passe, segurança e idioma não são alteradas quando as predefinições de fábrica são restauradas.

Utilizar as funções avançadas do Utilitário de Configuração

Este guia descreve as funções do Utilitário de Configuração recomendadas para todos os utilizadores. Para mais informações sobre as funções do Utilitário de Configuração recomendadas somente a utilizadores avançados, consulte o Centro de ajuda e suporte, a que só pode aceder quando o computador se encontra no Windows.

As funções disponíveis do Utilitário de Configuração para utilizadores avançados incluem um auto-teste de unidade, um arranque de serviços de rede e preferências de ordem de arranque.

A mensagem “<F12> to boot from LAN (para iniciar a partir de uma rede local)” que é apresentada no canto inferior esquerdo do ecrã sempre que o computador é iniciado ou reiniciado no Windows ou recuperado da hibernação é o pedido de um arranque de serviços de rede.

A mensagem “Press (Prima) <ESC> to change boot order (para alterar a ordem de arranque)” que é apresentada no canto inferior esquerdo do ecrã sempre que o computador é iniciado ou reiniciado no Windows é o pedido de alteração de ordem de arranque.

Fechar o Utilitário de Configuração

Pode fechar o Utilitário de Configuração guardando ou não as alterações.

- Para fechar o Utilitário de Configuração e guardar as alterações da sessão actual, utilize qualquer dos seguintes procedimentos:

- Prima **F10** e, em seguida, siga as instruções apresentadas no ecrã.

– ou –

- Se os menus do Utilitário de Configuração não estiverem visíveis, prima **esc** para regressar ao menu. Utilize as teclas de seta para seleccionar **Exit > Exit Saving Changes** (Sair > Sair guardando as definições) e prima **Enter**.

Quando utiliza o procedimento **F10**, é-lhe oferecida a opção de regressar ao Utilitário de Configuração. Quando utiliza o procedimento **Exit Saving Changes** (Sair guardando as alterações), o Utilitário de Configuração fecha quando prime **enter**.

- Para fechar o Utilitário de Configuração sem guardar as alterações da sessão actual:

Se os menus do Utilitário de Configuração não estiverem visíveis, prima **esc** para regressar ao menu. Em seguida, utilize as teclas de seta para seleccionar **Exit > Exit Discarding Changes** (Sair > Sair ignorando alterações) e prima **Enter**.

Depois de o Utilitário de Configuração fechar, o computador reinicia no Windows.

3 Menus do Utilitário de Configuração

As tabelas de menu nesta secção fornecem uma descrição geral das opções do Utilitário de Configuração.



Nota Alguns dos itens de menu do Utilitário de Configuração indicados neste capítulo podem não ser suportados pelo seu computador.

Menu Main (Principal)

| Selecione | Para |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| System information (Informações do sistema) | <ul style="list-style-type: none">• Visualizar e alterar a data e hora do sistema.• Visualizar informações de identificação do computador.• Visualizar informações sobre especificações do processador, tamanho da memória, BIOS do sistema e versão do controlador do teclado (somente em alguns modelos). |


Menu Security (Segurança)

| Selecione | Para |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Palavra-passe de administrador | Introduzir, alterar ou eliminar a palavra-passe de administrador. |
| Power-On Password (Palavra-passe de ligação) | Introduzir, alterar ou eliminar a palavra-passe de ligação. |

Menu System Configuration (Configuração do sistema)

| Selecione | Para |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Language Support (Suporte de idiomas) | Alterar o idioma do Utilitário de Configuração. |
| Suporte SATA avançado (somente em alguns modelos) | Activar/desactivar o modo SATA avançado. |
| Boot Options (Opções de arranque) | Defina as seguintes opções de arranque: <ul style="list-style-type: none">• f10 e f12 Delay (sec.)—Definir o atraso das funções f10 e f12 do Utilitário de Configuração em intervalos de 5 segundos cada (0, 5, 10, 15, 20).• CD-ROM boot (Arranque a partir de CD-ROM) – Activar/desactivar o arranque a partir da unidade de CD-ROM.• Floppy boot (Arranque a partir de disquete) – Activar/desactivar o arranque a partir da unidade de disquete.• Internal Network Adapter boot (Arranque a partir da placa de rede interna) – Activar/desactivar o arranque a partir da placa de rede interna.• Boot Order (Ordem de arranque) — Estabelece a ordem de arranque para:<ul style="list-style-type: none">• Unidade USB• Unidade ATAPI CD/DVD ROM• Unidade de disco rígido• Disquete USB Diskette com tecla• Unidade de disco rígido USB• Adaptador de rede |
| Botão de Som (somente em alguns modelos) | Activar/desactivar o som de "tecla" do botão Quick Launch (Iniciação Rápida). |
| Memória de vídeo até (somente em alguns modelos) | Selecione a quantidade de memória de vídeo |

Menu Diagnostics (Diagnósticos)

| Selecione | Para |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hard Disk Self-Test (Teste automático do disco rígido) | Executar um teste automático completo na unidade de disco rígido.  Nota Em modelos com duas unidades de disco rígido, esta opção de menu é designada por Primary Hard Disk Self-Test (Teste automático do disco rígido principal). |
| Secondary Hard Disk Self-Test (Teste automático do disco rígido secundário) (só em alguns modelos) | Executar um teste automático completo na unidade de disco rígido secundária. |

Índice

A

- alterar o idioma do Utilitário de Configuração 2
- apresentar informações do sistema 3

B

- botão de som 6

E

- enhanced SATA support (Suporte SATA avançado) 6

F

- fechar o Utilitário de Configuração 4
- funções avançadas do Utilitário de Configuração 4

I

- informações do sistema 5

L

- language Support (Suporte de idiomas) 6
- leitor de impressões digitais 1

M

- memória de vídeo 6
- Menu Diagnostics (Diagnósticos) 6
- Menu Main (Principal) 5
- Menu Security (Segurança) 5
- Menu System Configuration (Configuração do sistema) 6

N

- navegar no Utilitário de Configuração 2

O

- opções de arranque 6

P

- palavra-passe de administrador 5
- palavra-passe de ligação 5
- palavras-passe 5

R

- repor predefinições 3

S

- seleccionar no Utilitário de Configuração 2
- sequência de arranque 6

T

- teste automático da unidade de disco rígido secundária 6
- teste automático do disco rígido 6

U

- unidades, sequência de arranque 6
- Utilitário de Configuração
 - 100% 100%>
 - Final_Kernel_Tms lionbridge
 - 10-04-2006 18:30:25 Project: Kernels update March 06; Component: USG; Product Line: Houston Portables using Different match in memory: utilização using utilizar 2
 - alterar o idioma 2
 - apresentar informações do sistema 3
 - fechar 4
 - iniciar 1

- Menu Diagnostics (Diagnósticos) 6
- Menu Main (Principal) 5
- Menu Security (Segurança) 5
- Menu System Configuration (Configuração do sistema) 6
- navegar e seleccionar 2
- repor predefinições 3
- utilizar as funções avançadas 4

