



Cómo	Procedimiento
<p>1 Proteger el servidor Web incorporado</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Abra el servidor Web incorporado. b. Haga clic en la ficha Configuración. c. En la parte izquierda de la pantalla, haga clic en Seguridad. d. Escriba la contraseña en Contraseña nueva y vuelva a escribirla en Verifique la contraseña. e. Haga clic en Aplicar. Anote la contraseña y guárdela en un lugar seguro.
<p>2 Obtener acceso a Borrado de disco seguro</p>	<p>Use HP Web Jetadmin para obtener acceso a la función Borrado de disco seguro. Para obtener información adicional sobre esta función de HP, consulte el folleto de soporte de HP o visite http://www.hp.com/go/webjetadmin/, haga clic en la ficha Technical Whitepapers y seleccione el whitepaper titulado 'Fleet Configuration in HP Web Jetadmin'.</p>
<p>3 Bloquear los menús del panel de control</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Abra el programa HP Web Jetadmin. b. Abra la carpeta GESTIÓN DE DISPOSITIVOS en la lista desplegable del panel Navegación. Vaya hasta la carpeta LISTAS DE DISPOSITIVOS. c. Seleccione el MFP. d. En la lista desplegable Device Tools (Herramientas de dispositivo), seleccione Configure (Configurar). e. Seleccione Security (Seguridad) en la lista Configuration Categories (Categorías de configuración). f. Escriba una Device Password (Contraseña para el dispositivo). g. En la sección Control Panel Access (Acceso al panel de control), elija Maximum Lock (Bloqueo máximo). De esta forma, ningún usuario no autorizado podrá tener acceso a los valores de la configuración.

