

Utilitaire Setup

Manuel de l'utilisateur

© Copyright 2007 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Windows est une marque déposée aux
États-Unis de Microsoft Corporation.

Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans préavis. Les garanties relatives aux produits et aux services HP sont décrites dans les textes de garantie limitée expresse qui les accompagnent. Aucun élément du présent document ne peut être interprété comme constituant une garantie supplémentaire. HP ne saurait être tenu pour responsable des erreurs ou omissions de nature technique ou rédactionnelle qui pourraient subsister dans le présent document.

Première édition : septembre 2007

Référence du document : 456075-051

Sommaire

1 Démarrage de l'utilitaire Setup

2 Utilisation de l'utilitaire Setup

Changement de langue de l'utilitaire Setup	2
Navigation et sélection dans l'utilitaire Setup	2
Affichage des informations système	3
Restauration des paramètres par défaut dans l'utilitaire Setup	3
Utilisation des fonctions avancées de l'utilitaire Setup	4
Fermeture de l'utilitaire Setup	4

3 Menus de l'utilitaire Setup

Menu Principal	5
Menu Sécurité	5
Menu Configuration système	6
Menu Diagnostic	6

Index	7
-------------	---

1 Démarrage de l'utilitaire Setup

L'utilitaire Setup est un outil d'information et de personnalisation présent dans la mémoire ROM qui peut être utilisé même lorsque le système d'exploitation Windows® ne fonctionne pas ou refuse de se charger.



REMARQUE : Le lecteur d'empreintes digitales (certains modèles) ne fonctionne pas lorsque l'utilitaire Setup est en cours d'accès.

Cet utilitaire présente des informations sur l'ordinateur et permet de modifier des paramètres relatifs au démarrage, à la sécurité et à d'autres préférences.

Pour démarrer l'utilitaire Setup :

1. Allumez ou redémarrez l'ordinateur.
2. Appuyez sur la touche **f10** lorsque le message "Press <F10> to enter setup" (Touche F10 pour entrer dans le menu d'installation) s'affiche dans l'angle inférieur gauche de l'écran avant le démarrage de Windows®.

2 Utilisation de l'utilitaire Setup

Changement de langue de l'utilitaire Setup

La procédure suivante décrit comment changer de langue dans l'utilitaire Setup. Si l'utilitaire Setup n'est pas en cours d'exécution, commencez par l'étape 1. S'il l'est déjà, commencez par l'étape 2.

1. Pour lancer l'utilitaire Setup, mettez l'ordinateur sous tension ou redémarrez-le, puis appuyez sur la touche **f10** lorsque le message "Press <F10> to enter setup" (Touche F10 pour entrer dans le menu d'installation) s'affiche dans l'angle inférieur gauche de l'écran.
2. Utilisez les touches de direction pour sélectionner **Configuration système > Langue**, puis appuyez sur la touche **entrée**.
3. Appuyez sur **f5** ou sur **f6** (ou utilisez les touches de direction) pour sélectionner une langue, puis appuyez sur **entrée**.
4. Lorsqu'une invite de confirmation de l'option sélectionnée s'affiche, appuyez sur **entrée** pour enregistrer votre préférence.
5. Pour définir vos préférences et quitter l'utilitaire Setup, appuyez sur **f10**, puis suivez les instructions qui s'affichent.

Vos préférences prennent effet au redémarrage de l'ordinateur sous Windows.

Navigation et sélection dans l'utilitaire Setup

Setup n'est pas un utilitaire Windows et ne prend pas en charge le pavé tactile. La navigation et la sélection se font par pression sur les touches du clavier.

- Pour choisir un menu ou un de ses éléments, utilisez les touches de direction.
- Pour choisir un élément dans une liste déroulante ou pour activer ou désactiver un champ, utilisez les touches de direction ou la touche **f5** ou **f6**.
- Pour sélectionner un élément, appuyez sur **entrée**.
- Pour fermer une zone de texte ou retourner à l'écran du menu, appuyez sur **échap**.
- Pour afficher des informations de navigation et de sélection supplémentaires pendant que l'utilitaire Setup est en cours d'exécution, appuyez sur **f1**.

Affichage des informations système

La procédure suivante décrit comment afficher les informations système dans l'utilitaire Setup. Si l'utilitaire n'est pas encore ouvert, commencez par l'étape 1. S'il l'est déjà, commencez par l'étape 2.


1. Pour lancer l'utilitaire Setup, mettez l'ordinateur sous tension ou redémarrez-le, puis appuyez sur la touche **f10** lorsque le message "Press <F10> to enter setup" (Touche F10 pour entrer dans le menu d'installation) s'affiche dans l'angle inférieur gauche de l'écran.
2. Accédez aux informations système à l'aide du menu **Principal**.
3. Pour quitter l'utilitaire Setup sans modifier les paramètres, utilisez les touches de direction pour sélectionner **Quitter > Ignorer les modifications et quitter**, puis appuyez sur la touche **entrée**. (L'ordinateur redémarre sous Windows.)

Restauration des paramètres par défaut dans l'utilitaire Setup

La procédure suivante décrit comment restaurer les paramètres par défaut de l'utilitaire Setup. Si l'utilitaire Setup n'est pas en cours d'exécution, commencez par l'étape 1. S'il l'est déjà, commencez par l'étape 2.

1. Pour lancer l'utilitaire Setup, mettez l'ordinateur sous tension ou redémarrez-le, puis appuyez sur la touche **f10** lorsque le message "Press <F10> to enter setup" (Touche F10 pour entrer dans le menu d'installation) s'affiche dans l'angle inférieur gauche de l'écran.
2. Sélectionnez **Quitter > Charger param. d'inst. déf.**, puis appuyez sur la touche **entrée**.
3. Lorsque la boîte de dialogue Confirmation d'installation de l'utilitaire Setup s'affiche, appuyez sur la touche **entrée** pour enregistrer vos préférences.
4. Pour définir vos préférences et quitter l'utilitaire Setup, appuyez sur **f10**, puis suivez les instructions qui s'affichent.

Les paramètres par défaut de l'utilitaire Setup sont définis lorsque vous quittez l'utilitaire et prennent effet au redémarrage de l'ordinateur.

 **REMARQUE :** La restauration des paramètres par défaut définis en usine n'affecte pas les paramètres relatifs aux mots de passe, à la sécurité et à la langue.

Utilisation des fonctions avancées de l'utilitaire Setup

Ce guide décrit les fonctions de l'utilitaire Setup recommandées pour tous les utilisateurs. Pour plus d'informations sur les fonctions de l'utilitaire Setup recommandées pour les utilisateurs avancés uniquement, reportez-vous au centre Aide et support, qui n'est accessible que lorsque l'ordinateur est sous Windows.

Les fonctions avancées de l'utilitaire Setup disponibles pour les utilisateurs expérimentés comprennent l'autotest du disque dur, la fonction Network Service Boot (Amorçage service réseau) et les paramètres relatifs aux préférences de l'ordre de démarrage.

Le message "<F12> to boot from LAN" (Touche F12 pour démarrer à partir du LAN), qui s'affiche dans l'angle inférieur gauche de l'écran chaque fois que l'ordinateur démarre ou redémarre sous Windows, permet de démarrer à partir d'un service réseau.

Le message "Press <F9> to change boot order" (Touche F9 pour modifier l'ordre d'amorçage), qui s'affiche dans l'angle inférieur gauche de l'écran chaque fois que l'ordinateur démarre ou redémarre sous Windows, permet de modifier l'ordre d'amorçage.

Fermeture de l'utilitaire Setup

Vous pouvez fermer l'utilitaire Setup en enregistrant ou en ignorant les modifications.

- Pour fermer l'utilitaire Setup et enregistrer vos modifications dans la session en cours, utilisez l'une des deux procédures suivantes :

- Appuyez sur **f10**, puis suivez les instructions à l'écran.

– ou –

- Si les menus de l'utilitaire Setup ne sont pas visibles, appuyez sur la touche **échap** pour les réafficher. Utilisez ensuite les touches de direction pour sélectionner **Quitter > Quitter en enregistrant les modifications**, puis appuyez sur la touche **entrée**.

Lorsque vous utilisez la procédure **f10**, vous avez la possibilité de retourner à l'utilitaire Setup. Lorsque vous utilisez l'option Quitter en enregistrant les modifications, l'utilitaire Setup se ferme lorsque vous appuyez sur **entrée**.

- Pour fermer l'utilitaire Setup sans enregistrer vos modifications dans la session en cours :

Si les menus de l'utilitaire Setup ne sont pas visibles, appuyez sur la touche **échap** pour les réafficher. Utilisez ensuite les touches de direction pour sélectionner **Ignorer les modifications et quitter**, puis appuyez sur la touche **entrée**.

Une fois l'utilitaire Setup fermé, l'ordinateur redémarre sous Windows.

3 Menus de l'utilitaire Setup

Les tableaux de menus présentés dans cette section décrivent les options de l'utilitaire Setup.



REMARQUE : Certains des éléments de menu de l'utilitaire Setup répertoriés dans ce chapitre peuvent ne pas être pris en charge par votre ordinateur.

Menu Principal

Sélectionnez	Pour
Informations système	<ul style="list-style-type: none">• Afficher et modifier l'heure et la date du système.• Afficher les informations d'identification de l'ordinateur.• Visualiser les informations de spécifications concernant le processeur, la taille de la mémoire, le BIOS système et la version du contrôleur de clavier (pour certains modèles uniquement).

Menu Sécurité

Sélectionnez	Pour
Mots de passe administrateur	Saisir, modifier ou supprimer un mot de passe administrateur.
Mot de passe de mise sous tension	Saisir, modifier ou supprimer un mot de passe de mise sous tension.

Menu Configuration système

Sélectionnez	Pour
Language Support (Support langue)	Modifier la langue dans l'utilitaire Setup.
Options d'amorçage	Configurer les options d'amorçage suivantes : <ul style="list-style-type: none">• Délai f10 et f12 (sec.)—Détermine le délai des fonctions f10 et f12 de l'utilitaire Setup par intervalle de 5 secondes (0, 5, 10, 15, 20).• Démarrage CD-ROM—Active/désactive le démarrage à partir du lecteur de CD-ROM.• Démarrage disquette—Active/désactive le démarrage à partir du lecteur de disquettes.• Amorçage carte réseau interne—Active/désactive le démarrage à partir de la carte réseau interne.• Séquence de démarrage—Définit la séquence de démarrage pour :<ul style="list-style-type: none">◦ Unité de disquette USB◦ Lecteur de CD/DVD ROM ATAPI◦ Disque dur◦ Unité de disquette USB◦ Disque dur USB◦ Carte réseau
Button Sound [Son des boutons (certains modèles)]	Activer/désactiver le son lors de la pression sur les boutons Quick Launch.
Technologie de virtualisation	Active/désactive la technologie de virtualisation du processeur.
État C4 du processeur	Active/désactive l'état de veille C4 du processeur.

Menu Diagnostic

Sélectionnez	Pour
Autotest disque dur	Exécuter un autotest détaillé du disque dur du système. REMARQUE : Sur les modèles équipés de deux disques durs, cette option de menu s'appelle Primary Hard Disk Self Test (Autotest disque dur principal).
Secondary Hard Disk Self Test (Autotest disque dur secondaire) (sur certains modèles)	Exécuter un autotest détaillé du disque dur secondaire.
Test mémoire	Effectue un test de diagnostic sur la mémoire système.

Index

A

- affichage des informations
 - système 3
- autotest disque dur secondaire 6
- autotest du disque dur 6

B

- Button Sound (Son des boutons) 6

C

- changement de langue de l'utilitaire Setup 2

F

- fermeture de l'utilitaire Setup 4
- fonctions avancées de l'utilitaire Setup 4

I

- informations système 5

L

- lecteur d'empreintes digitales 1

M

- Menu Configuration système 6
- Menu Diagnostic 6
- Menu Principal 5
- Menu Sécurité 5
- mot de passe administrateur 5
- mot de passe de mise sous tension 5
- mots de passe 5

N

- navigation dans l'utilitaire Setup 2

O

- options d'amorçage 6
- ordre de démarrage 6

R

- restauration des paramètres par défaut 3

S

- sélection dans l'utilitaire Setup 2
- support langue 6

U

- unités, ordre d'amorçage 6
- utilitaire Setup
 - affichage des informations
 - système 3
 - changement de langue 2
 - démarrage 1
 - fermeture 4
 - Menu Configuration
 - système 6
 - Menu Diagnostic 6
 - Menu Principal 5
 - Menu Sécurité 5
 - navigation et sélection 2
 - restauration des paramètres par défaut 3
 - utilisation 2
 - utilisation des fonctions avancées 4

