

Computer Setup

사용자 설명서

© Copyright 2007 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Windows 는 Microsoft Corporation 의 미국
등록 상표입니다.

본 설명서의 내용은 사전 통지 없이 변경될
수 있습니다. HP 제품 및 서비스에 대한 유
일한 보증은 제품 및 서비스와 함께 동봉된
보증서에 명시되어 있습니다. 본 설명서에는
어떠한 추가 보증 내용도 들어 있지 않습니
다. HP 는 본 설명서의 기술상 또는 편집상
오류나 누락에 대해 책임지지 않습니다.

초판: 2007 년 6 월

문서 부품 번호: 447232-AD1

제품 고지 사항

이 사용 설명서에서는 대부분의 모델에 공통된 기능을 다룹니다. 컴퓨터 모델에 따라 일부 기능이 해당되지 않을 수 있습니다.

목차

1 Computer Setup 시작

2 Computer Setup 사용

Computer Setup 언어 변경	2
Computer Setup 이동 및 선택	2
시스템 정보 표시	3
Computer Setup 의 기본 설정 복원	3
Computer Setup 닫기	3

3 Computer Setup 메뉴

File(파일) 메뉴	4
Security(보안) 메뉴	4
Diagnostics(진단) 메뉴	4
System Configuration(시스템 구성) 메뉴	5

색인	6
----------	---

1 Computer Setup 시작

Computer Setup 은 ROM 기반의 정보 및 사용자 지정 유틸리티로서 Windows® 운영체제가 작동하지 않거나 로드되지 않는 경우에도 사용할 수 있습니다.

 **주:** Computer Setup 에 액세스할 때에는 지문 인식기가 작동하지 않습니다.

이 유틸리티는 컴퓨터에 대한 정보를 보고하고 시작, 보안 및 기타 기본 설정과 관련된 설정을 제공합니다.

Computer Setup 을 시작하려면 다음과 같이 하십시오.

1. 컴퓨터를 켜거나 다시 시작합니다.
2. Windows 가 열리기 전에 화면 왼쪽 하단에 “f10 = ROM Based Setup”이 표시되면 **f10** 을 누릅니다.

2 Computer Setup 사용

Computer Setup 언어 변경

다음 절차에서는 **Computer Setup** 의 언어를 변경하는 방법을 설명합니다. **Computer Setup** 을 실행하고 있지 않으면 1 단계부터 시작하고 **Computer Setup** 이 실행 중이면 2 단계부터 시작합니다.

1. 컴퓨터를 켜거나 다시 시작하고 “**f10 = ROM Based Setup**” 메시지가 화면의 왼쪽 아래에 나타나면 **f10** 키를 눌러 **Computer Setup** 을 시작합니다.
2. 화살표 키를 눌러 **System Configuration**(시스템 구성) > **Language**(언어)를 선택한 후 **enter** 를 누릅니다.
3. 화살표 키를 사용하여 언어를 선택한 후 **f10** 을 누릅니다.
4. 확인 메시지가 표시되면 **f10** 을 눌러 기본 설정을 저장합니다.
5. 기본 설정을 지정하고 **Computer Setup** 을 종료하려면 **File > Save Changes And Exit**(변경 사항 저장 후 종료)를 선택한 후 화면 지시를 따릅니다.

컴퓨터가 **Windows** 로 재시작되면 기본 설정이 적용됩니다.

Computer Setup 이동 및 선택

Computer Setup 은 **Windows** 기반 프로그램이 아니므로 터치패드를 지원하지 않습니다. 이동 및 선택은 키 조작으로 실시됩니다.

- 메뉴나 메뉴 항목을 선택하려면 화살표 키를 사용합니다.
- 항목을 선택하려면 **f10** 키를 누릅니다.
- 텍스트 상자를 닫거나 메뉴 화면으로 돌아가려면 **esc** 키를 누릅니다.
- **Computer Setup** 이 열려 있는 동안 추가 이동 및 선택 정보를 표시하려면 **f1** 키를 누릅니다.

시스템 정보 표시

다음 절차에서는 **Computer Setup** 에서 시스템 정보를 표시하는 방법을 설명합니다. **Computer Setup** 이 열리지 않은 경우에는 1 단계부터 시작하고 **Computer Setup** 이 실행 중이면 2 단계부터 시작합니다.


1. 컴퓨터를 켜거나 다시 시작하고 “**f10 = ROM Based Setup**” 메시지가 화면의 왼쪽 아래에 나타나면 **f10** 키를 눌러 **Computer Setup** 을 시작합니다.
2. **File** 메뉴를 사용하여 시스템 정보에 액세스합니다.
3. 설정을 변경하지 않고 **Computer Setup** 을 종료하려면 화살표 키를 눌러 **File > Ignore Changes And Exit**(변경 사항을 저장하지 않고 종료)를 선택하고 화면 지시를 따릅니다.

Computer Setup 의 기본 설정 복원

다음 절차에서는 **Computer Setup** 의 기본 설정을 복원하는 방법을 설명합니다. **Computer Setup** 을 실행하고 있지 않으면 1 단계부터 시작하고 **Computer Setup** 이 실행 중이면 2 단계부터 시작합니다.

1. 컴퓨터를 켜거나 다시 시작하고 “**f10 = ROM Based Setup**” 메시지가 화면의 왼쪽 아래에 나타나면 **f10** 키를 눌러 **Computer Setup** 을 시작합니다.
2. **File > Restore Defaults**(기본 설정 복원)를 선택한 후 **enter** 를 누릅니다.
3. 화면의 지시를 따릅니다.

Computer Setup 을 종료하면 **Computer Setup** 기본 설정이 저장되고 컴퓨터가 재시작될 때 적용됩니다.

 **주:** 암호, 보안 및 언어 설정은 기본값 설정을 복원할 때 변경되지 않습니다.

Computer Setup 닫기

변경 사항을 저장하거나 저장하지 않고 **Computer Setup** 을 닫을 수 있습니다.


- **Computer Setup** 을 닫고 현재 세션의 변경 사항을 저장하려면 다음 방법 중 하나를 사용합니다.
 - **f10** 키를 누르고 화면의 지시를 따릅니다.
또는
 - **Computer Setup** 의 메뉴가 표시되어 있지 않으면 **esc** 키를 눌러 메뉴 화면으로 돌아갑니다. 그런 다음 화살표 키를 눌러 **File > Save Changes And Exit**(변경 사항 저장 후 종료)를 선택한 후 **enter** 를 누릅니다.
f10 키 방법을 사용하는 경우 **Computer Setup** 으로 돌아갈 수 있는 옵션이 제공됩니다. **Save Changes And Exit**(변경 사항 저장 후 종료) 방법을 사용하는 경우 **enter** 키를 누르면 **Computer Setup** 이 닫힙니다.
- 현재 세션의 변경 사항을 저장하지 않고 **Computer Setup** 을 닫으려면 다음과 같이 하십시오.

Computer Setup 의 메뉴가 표시되어 있지 않으면 **esc** 키를 눌러 메뉴 화면으로 돌아갑니다. 그런 다음 화살표 키를 눌러 **File > Ignore Changes And Exit**(변경 사항을 저장하지 않고 종료)를 선택한 후 **enter** 를 누릅니다.

Computer Setup 이 닫힌 후 컴퓨터가 **Windows** 에서 다시 시작됩니다.

3 Computer Setup 메뉴

이 단원에 있는 메뉴 표에는 **Computer Setup** 옵션의 개요가 나와 있습니다.

 **주:** 이 장에 나와 있는 **Computer Setup** 항목 중 일부는 사용 중인 컴퓨터에서 지원하지 않을 수 있습니다.

File(파일) 메뉴

선택	실행 방법
System information(시스템 정보)	<ul style="list-style-type: none">시스템 시간과 날짜를 표시 및 변경합니다.컴퓨터 식별 정보를 표시합니다.프로세서, 메모리, 시스템 ROM의 사양 정보를 봅니다.
Restore defaults(기본 설정 복원)	Computer Setup 의 구성 설정을 기본 설정으로 교체합니다. (기본 설정을 복원할 때 암호 및 보안 설정은 변경되지 않습니다.)
Ignore changes and exit(변경 사항을 저장하지 않고 종료)	현재 세션에서 입력한 변경 사항을 취소하고 컴퓨터를 종료한 다음 재시작합니다.
Save changes and exit(변경 사항 저장 후 종료)	현재 세션에서 입력한 변경 사항을 저장하고 컴퓨터를 종료한 다음 재시작합니다. 컴퓨터를 재시작하면 변경 사항이 적용됩니다.

Security(보안) 메뉴

선택	실행 방법
Setup password(설정 암호)	설정 암호를 입력, 변경 또는 삭제합니다.
Power-On password(파워온 암호)	파워온 암호를 입력, 변경 또는 삭제합니다.

Diagnostics(진단) 메뉴

선택	실행 방법
Hard Drive Self-Test options(하드 드라이브 자가 테스트 옵션)	모든 시스템 하드 드라이브 또는 멀티베이 하드 드라이브에 대한 전반적인 자가 진단 테스트를 실행합니다.
Memory Check(메모리 점검)	메모리에 대한 전반적인 검사를 실행합니다.

System Configuration(시스템 구성) 메뉴

선택	실행 방법
Language 또는 f2 키 누름	Computer Setup 언어를 변경합니다.
Boot options(부팅 옵션)	<ul style="list-style-type: none">• 시작 시 f9, f10 및 f12 키 지연을 설정합니다.• CD-ROM 부팅을 활성화/비활성화합니다.• 플로피 부팅을 활성화/비활성화합니다.• 내장 네트워크 어댑터 부팅을 활성화/비활성화합니다.• Express Boot Popup Delay(고속 부팅 팝업 지연 시간)를 초 단위로 설정합니다.• 부팅 순서를 설정합니다.
Device configurations(장비 구성)	<ul style="list-style-type: none">• Virtualization Technology(가상화 기술)를 활성화/비활성화합니다.• 버튼 사운드를 활성화/비활성화합니다.

색인

C

Computer Setup
Diagnostics(진단) 메뉴 4
File(파일) 메뉴 4
Security(보안) 메뉴 4
System Configuration(시스템 구성) 메뉴 5
기본 설정 복원 3
닫기 3
사용 2
시스템 정보 표시 3
시작 1
언어 변경 2
이동 및 선택 2
Computer Setup 닫기 3
Computer Setup 선택 2
Computer Setup 언어 변경 2
Computer Setup 이동 2

D

Diagnostics(진단) 메뉴 4

F

File(파일) 메뉴 4

L

Language, Computer Setup 에서
변경 5

M

Memory Check(메모리 점검) 4

S

Security(보안) 메뉴 4
System Configuration(시스템 구성)
메뉴 5

↩

기본 설정 복원 3

↳

드라이브, 부팅 순서 5

↳

부팅 순서 5
부팅 옵션 5

↳

시스템 정보 4
시스템 정보 표시 3

↳

암호 4

↳

지문 인식기 1

↳

하드 드라이브 테스트 4

