

Dispositivos señaladores y teclado

Guía del usuario

© Copyright 2008 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Microsoft y Windows son marcas
comerciales registradas de Microsoft
Corporation en los Estados Unidos.

La información contenida en el presente
documento está sujeta a cambios sin previo
aviso. Las únicas garantías para los
productos y servicios de HP están
estipuladas en las declaraciones expresas
de garantía que acompañan a dichos
productos y servicios. La información
contenida en este documento no debe
interpretarse como una garantía adicional.
HP no se responsabilizará por errores
técnicos o de edición ni por omisiones
contenidas en el presente documento.

Primera edición: septiembre de 2008

Número de referencia del documento:
487687-E51

Aviso del producto

Esta guía del usuario describe los recursos comunes a la mayoría de los modelos. Es posible que algunos recursos no estén disponibles en su equipo.

Tabla de contenido

1 Uso de los dispositivos señaladores

Configuración de las preferencias de dispositivo señalador	2
Uso del TouchPad	2
Uso del dispositivo señalador de tipo palanca	2
Conexión de un mouse externo	2

2 Uso del teclado

Uso del indicador luminoso del teclado	3
Uso de teclas de acceso rápido	5
Visualización de información del sistema (fn+esc)	6
Inicio del modo de espera (fn+f3)	6
Alternancia de la imagen de la pantalla (fn+f4)	7
Activación/desactivación del TouchPad (fn+f5)	7
Exhibición de información de carga de la batería (fn+f8)	7
Disminución del brillo de la pantalla (fn+f9)	7
Aumento del brillo de la pantalla (fn+f10)	7
Activación del sensor de luz ambiental (fn+f11)	7

3 Uso de HP Quick Launch Buttons

Acceso al panel de control de HP Quick Launch Buttons	10
Visualización del Q Menu	11

4 Uso de HP QuickLook 2

Configuración de HP QuickLook 2	12
Uso de la recopilación manual de información	13
Uso de HP QuickLook 2	13
Para obtener más información	13

5 Uso del lápiz y controles del Tablet PC

Uso del lápiz	14
Identificación de los componentes del lápiz	14
Cómo sostener el lápiz	14
Ejecución de clics del mouse con el lápiz	15
Ejecución de otros procedimientos con el lápiz	15
Sensibilidad a la presión	15
Calibración del lápiz	16
Uso del receptáculo para el lápiz	16
Configuración de las preferencias de lápiz	17

6 Uso de teclados numéricos

Uso del teclado numérico incorporado	19
Activación y desactivación del teclado numérico incorporado	19
Alternancia de funciones de las teclas del teclado numérico incorporado	19
Uso de un teclado numérico externo opcional	19

7 Limpieza del TouchPad y del teclado

Índice	21
--------------	----

1 Uso de los dispositivos señaladores



Componente	Descripción
(1) Indicador luminoso del TouchPad	<ul style="list-style-type: none">• Apagado: El TouchPad está activado.• Ámbar: El TouchPad está desactivado.
(2) Control de activación/desactivación del TouchPad	Activa/desactiva el TouchPad cuando se presiona junto con la tecla fn .
(3) Dispositivo señalador de tipo palanca*	Permite mover el puntero y seleccionar o activar elementos en la pantalla.
(4) Tecla fn	Activa/desactiva el Touchpad cuando se presiona junto con la tecla f5 .
(5) Botón izquierdo del dispositivo señalador de tipo palanca*	Funciona igual que el botón izquierdo de un mouse externo.
(6) TouchPad*	Permite mover el puntero y seleccionar o activar elementos en la pantalla.
(7) Botón izquierdo del TouchPad*	Funciona igual que el botón izquierdo de un mouse externo.
(8) Botón derecho del TouchPad*	Funciona igual que el botón derecho de un mouse externo.
(9) Área de desplazamiento del Touchpad	Permite desplazarse hacia arriba y hacia abajo.

Componente	Descripción
(10) Botón derecho del dispositivo señalador de tipo palanca*	Funciona igual que el botón derecho de un mouse externo.

*Esta tabla describe las configuraciones de fábrica. Para ver y modificar las preferencias de dispositivo señalador, seleccione **Inicio > Panel de control > Impresoras y otro hardware > Mouse**.


Configuración de las preferencias de dispositivo señalador

Utilice Propiedades de mouse de Windows® para personalizar la configuración de los dispositivos señaladores, como la configuración del botón, la velocidad y las opciones de puntero.

Para acceder a la opción Preferencias de mouse, seleccione **Inicio > Panel de control > Impresoras y otro hardware > Mouse**.

Uso del TouchPad

Para mover el puntero, deslice el dedo a través de la superficie del TouchPad en la dirección en la que desea que se desplace el puntero. Use los botones del TouchPad como si fueran los botones correspondientes de un mouse externo. Para desplazarse hacia arriba y hacia abajo usando el área de desplazamiento vertical del TouchPad, deslice el dedo hacia arriba o hacia abajo sobre las líneas.

 **NOTA:** Si está usando el TouchPad para mover el puntero, debe levantar el dedo del TouchPad antes de moverlo hacia el área de desplazamiento. El hecho de simplemente deslizar el dedo desde el TouchPad hacia el área de desplazamiento no activará la función de desplazamiento.

Uso del dispositivo señalador de tipo palanca

Presione el dispositivo señalador de tipo palanca en la dirección en la que desee mover el puntero. Utilice los botones izquierdo y derecho del dispositivo señalador de tipo palanca del mismo modo que utilizaría los botones de un mouse externo.

Conexión de un mouse externo

Es posible conectar un mouse externo USB al equipo utilizando uno de los puertos USB del equipo. También es posible conectar un mouse externo al sistema utilizando los puertos de un dispositivo de acoplamiento opcional.

2 Uso del teclado

Uso del indicador luminoso del teclado

El indicador luminoso del teclado ilumina el teclado del equipo cuando hay poca iluminación.

- ▲ Para abrir y encender el indicador luminoso del teclado, presione el botón del indicador luminoso del teclado.




- ▲ Para apagar y cerrar el indicador luminoso del teclado, presione suavemente el indicador luminoso del teclado hasta que encaje en su lugar.



Uso de teclas de acceso rápido

Las teclas de acceso rápido son combinaciones de la tecla **fn** (1) y la tecla **esc** (2) o una de las teclas de función (3).

Los íconos de las teclas **f3** a **f5** y **f8** a **f11** representan las funciones de teclas de acceso rápido. Las funciones y los procedimientos de las teclas de acceso rápido se describen en las siguientes secciones.

 **NOTA:** Es posible que la apariencia de su equipo difiera ligeramente de las imágenes de esta sección.



Función	Tecla de acceso rápido
Mostrar información del sistema.	fn+esc
Iniciar el modo En espera.	fn+f3
Alternar la imagen de la pantalla.	fn+f4
Activar/desactivar el TouchPad.	fn+f5
Exhibir información de la batería	fn+f8
Disminuir el brillo de la pantalla.	fn+f9
Aumentar el brillo de la pantalla.	fn+f10
Activar el sensor de luz ambiental.	fn+f11

Para utilizar un comando de tecla de acceso rápido en el teclado del equipo, siga cualquier de estos pasos:

- Presione brevemente la tecla **fn** y luego presione brevemente la segunda tecla del comando de la tecla de acceso rápido.
-o-
- Presione y mantenga presionada la tecla **fn**, presione brevemente la segunda tecla del comando de la tecla de acceso rápido y luego libere ambas teclas al mismo tiempo.

Visualización de información del sistema (fn+esc)

Presione **fn+esc** para mostrar información sobre los componentes de hardware y la versión del BIOS del sistema.

En la ventana que se muestra al presionar **fn+esc** aparece la versión del BIOS (sistema básico de entrada y salida) del sistema como fecha del BIOS. En algunos modelos de equipo, la fecha del BIOS se muestra en formato decimal. La fecha del BIOS a veces indica el número de versión de la ROM del sistema.

Inicio del modo de espera (fn+f3)

Presione **fn+f3** para iniciar el modo de espera.

Al iniciarse el modo de espera, su información se guardará en la memoria, la pantalla se pondrá en blanco y se ahorrará energía. Mientras el equipo está en modo de espera, el indicador luminoso de alimentación se enciende de forma intermitente.

△ **PRECAUCIÓN:** Para reducir el riesgo de que se pierda información, guarde su trabajo antes de iniciar el modo de espera.

Debe encenderse el equipo antes de iniciar el modo de espera.

📝 **NOTA:** Si se produce un nivel de batería crítico cuando el equipo está en espera, se inicia la hibernación y la información almacenada en la memoria se guarda en la unidad de disco duro. La configuración de fábrica para la acción de batería crítica es la hibernación, pero esta configuración puede cambiarse en una configuración avanzada de alimentación.

Para salir del modo de espera, deslice brevemente el interruptor de alimentación a la derecha.

La función de la tecla de acceso rápido **fn+f3** puede cambiarse. Por ejemplo, puede configurar la tecla de acceso rápido **fn+f3** para que inicie la hibernación en lugar del modo de espera.

📝 **NOTA:** En todas las ventanas del sistema operativo Windows, las referencias al botón *Suspend* se aplican a la tecla de acceso rápido **fn+f3**.


Alternancia de la imagen de la pantalla (fn+f4)

Presione **fn+f4** para alternar la imagen de la pantalla entre dispositivos de visualización conectados al sistema. Por ejemplo, si se ha conectado un monitor al equipo, al presionar **fn+f4** la imagen alternará entre la pantalla del equipo, la pantalla del monitor y la exhibición simultánea de la imagen en el equipo y en el monitor.


La mayoría de los monitores externos recibe información de vídeo desde el equipo mediante el estándar de vídeo VGA externo. La tecla de acceso rápido **fn+f4** también alterna imágenes entre otros dispositivos que reciben información de vídeo desde el equipo.

A continuación se indican varios tipos de transmisión de vídeo compatibles con la tecla de acceso rápido **fn+f4**, con ejemplos de los dispositivos que los utilizan:

- LCD (pantalla del equipo)
- VGA externo (la mayoría de los monitores externos)
- S-Video (televisores, cámaras de vídeo, reproductores de DVD, reproductores de vídeo y tarjetas de captura de vídeo con conectores de entrada de S-Video)

 **NOTA:** Los dispositivos de S-video compuesto sólo pueden conectarse al sistema utilizando un dispositivo de acoplamiento opcional.

- HDMI (televisores, cámaras de vídeo, reproductores de DVD, reproductores de vídeo y tarjetas de captura de vídeo con puertos HDMI)
- Vídeo compuesto (televisores, cámaras de vídeo, reproductores de DVD, reproductores de vídeo y tarjetas de captura de vídeo con conectores de entrada de vídeo compuesto)

 **NOTA:** Los dispositivos de vídeo compuesto sólo pueden conectarse al sistema utilizando un dispositivo de acoplamiento opcional.

Activación/desactivación del TouchPad (fn+f5)

Presione **fn+f5** para activar o desactivar el TouchPad.

Exhibición de información de carga de la batería (fn+f8)

Presione **fn+f8** para visualizar información sobre la carga de las baterías instaladas. La pantalla indica qué baterías se están cargando e informa la cantidad de carga restante en cada una de ellas.

Disminución del brillo de la pantalla (fn+f9)

Presione **fn+f9** para disminuir el brillo de la pantalla. Mantenga presionada la tecla de acceso rápido para disminuir gradualmente el nivel de brillo.

Aumento del brillo de la pantalla (fn+f10)

Presione **fn+f10** para aumentar el brillo de la pantalla. Mantenga presionada la tecla de acceso rápido para aumentar el brillo gradualmente.

Activación del sensor de luz ambiental (fn+f11)

Presione **fn+f11** para activar y desactivar el sensor de luz ambiental.


3 Uso de HP Quick Launch Buttons

HP Quick Launch Buttons le permite abrir rápidamente programas, archivos o sitios web que utiliza con frecuencia. Usted puede utilizar la configuración de fábrica, que se describe en la siguiente tabla. O bien, puede reprogramar los botones abriendo el Q Menu en el panel de control de HP Quick Launch Buttons.

HP Quick Launch Buttons incluye el botón de presentación (1) y el botón Info (2).



En la siguiente tabla se describe la configuración de fábrica de HP Quick Launch Buttons.

 **NOTA:** Las funciones de los botones varían según el software instalado en su equipo.

Componente	Descripción
(1) Botón de presentación	Abre la ventana de Opciones de presentación, donde puede iniciar una presentación, un archivo, programa o sitio web de uso frecuente. También puede ajustar la configuración de la pantalla para obtener una visualización óptima.
(2) Botón Info	Inicia el Centro de información, que proporciona accesos directos a recursos como los siguientes: NOTA: Es posible que algunos de los recursos aquí enumerados no estén incluidos en su modelo de equipo. <ul style="list-style-type: none">• HP Wireless Assistant• HP ProtectTools Suite

Componente	Descripción
	<ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="839 226 1066 252">• HP 3D DriveGuard<li data-bbox="839 279 1182 304">• Ayuda y soporte técnico de HP<li data-bbox="839 331 1465 380">• Descripción general de productos accesorios para PC portátil de HP<li data-bbox="839 407 1214 432">• Guías del usuario del producto HP<li data-bbox="839 459 1123 485">• HP Connection Manager<li data-bbox="839 512 1070 537">• HP Software Setup<li data-bbox="839 564 1054 590">• Presto! BizCard 5

Acceso al panel de control de HP Quick Launch Buttons

El Q Menu en el panel de control de HP Quick Launch Buttons le permite configurar sus propias preferencias para el botón Info y el botón de presentación. Ambos botones pueden usarse para iniciar programas de uso frecuente.

Puede abrir el panel de control de HP Quick Launch Buttons de cualquiera de las siguientes formas:

- Seleccione **Inicio > Panel de control > Impresoras y otro hardware > HP Quick Launch Buttons**.

– 0 –

Haga clic con el botón derecho en el icono de **HP Quick Launch Buttons** en el área de notificación, en el extremo derecho de la barra de tareas, y seleccione una de las siguientes tareas:


- Ajustar propiedades de HP Quick Launch Buttons
- Iniciar Q Menu
- Encender la presentación
- Apagar el sensor de luz ambiental

Visualización del Q Menu

El Q Menu proporciona un acceso rápido a la configuración de botones de HP Quick Launch Buttons.

Para mostrar el Q Menu en el escritorio:

- ▲ Haga clic con el botón derecho en el icono de **HP Quick Launch Buttons** en el área de notificación, en el extremo derecho de la barra de tareas, y seleccione **Lanzar el Q Menu**.

 **NOTA:** Para obtener información en pantalla acerca de cualquier elemento del Q Menu, haga clic en el botón de Ayuda, en el ángulo superior derecho de la ventana.

4 Uso de HP QuickLook 2

HP QuickLook 2 le permite ver información de sus tareas, correo electrónico, calendario y contactos de Microsoft® Outlook sin tener que abrir el sistema operativo. Después de configurar QuickLook 2, al presionar el botón Info puede acceder rápidamente a su información importante cuando el equipo está apagado o en hibernación.

Configuración de HP QuickLook 2

Para configurar HP QuickLook 2, siga estos pasos:

1. Abra Microsoft® Outlook.

HP QuickLook 2 muestra 2 íconos en la barra de herramientas de Outlook:



El icono de preferencias de QuickLook 2 le permite definir preferencias de recolección de datos automática.



El icono de captura de QuickLook le permite iniciar manualmente una captura de información de QuickLook 2 además de una recuperación automática.



NOTA: Para la mayoría de las tareas, usará el ícono de preferencias de HP QuickLook 2.

2. Haga clic en el ícono **Preferencias de HP QuickLook 2** en la barra de herramientas de Outlook.
Aparece el cuadro de diálogo Preferencias de HP QuickLook 2.
3. Configure las siguientes preferencias:
 - Cuándo desea que HP QuickLook 2 capture información de Outlook y la guarde en su unidad de disco duro
 - Qué tipo de datos desea que se muestren en su calendario, contactos, correo electrónico y tareas
4. Seleccione la seguridad, en caso de ser necesario, y configure un PIN (número de identificación personal).


Uso de la recopilación manual de información

Aunque haya configurado HP QuickLook 2 para que recopile información en intervalos preestablecidos, también puede recopilar y guardar información de Outlook manualmente en cualquier momento en que haya iniciado sesión en su cuenta de Outlook.

Uso de HP QuickLook 2

El comportamiento del botón Info depende del estado de energía del equipo, como aparece en la siguiente tabla.

Estado de la energía	Comportamiento del botón
Apagado	Abre QuickLook 2.
Hibernación	Abre QuickLook 2.
Encendido	Abre el Centro de información.
Modo de espera	Devuelve el equipo a su estado anterior.

 **NOTA:** QuickLook 2 está activado por configuración de fábrica. Si desactiva QuickLook 2 en el BIOS del sistema, al presionar el botón Info se abrirá el Centro de información cuando el equipo esté encendido. Si presiona el botón Info cuando el equipo está apagado, en modo de espera o en hibernación, no surtirá efecto.

Para obtener más información

Para obtener más detalles sobre la configuración y uso de HP QuickLook 2, consulte la Ayuda del software HP QuickLook 2.

5 Uso del lápiz y controles del Tablet PC


Puede ingresar y acceder a la información en el Tablet PC mediante el lápiz y los controles del Tablet PC.

Uso del lápiz

Se puede escribir con el lápiz en programas específicos para lápiz, como Tablet PC Input Panel, en todas las aplicaciones Microsoft® Office y en la mayoría de las otras aplicaciones y utilidades Windows. La información que escriba en la pantalla con el lápiz puede ser archivada, buscada y compartida entre los programas más comunes de Windows.

Identificación de los componentes del lápiz

El lápiz interactúa con el Tablet PC cada vez que su punta **(1)** o su borrador **(3)** esté a una distancia igual o inferior a 1,27 cm (0,5 pulgadas) de la pantalla. El botón del lápiz **(2)** emula las funciones del botón derecho de un mouse externo.



Cómo sostener el lápiz

Sostenga el lápiz como si estuviera escribiendo con un bolígrafo o con un lápiz común. Sujete el lápiz con la mano de tal modo que no presione accidentalmente el botón.

A medida que supervisa los movimientos del lápiz, concéntrese en el puntero y no en la punta del lápiz.

Ejecución de clics del mouse con el lápiz

- ▲ Para seleccionar un elemento de la pantalla como lo haría con el botón izquierdo de un mouse externo, puntee el elemento con la punta del lápiz.
- ▲ Para realizar un doble clic en un elemento de la pantalla como lo haría con el botón izquierdo de un mouse externo, puntee el elemento dos veces con la punta del lápiz.
- ▲ Para seleccionar un elemento como lo haría con el botón derecho de un mouse externo, mantenga presionado el botón del lápiz y luego puntee en el elemento con el lápiz.


Ejecución de otros procedimientos con el lápiz

Además de emular los clics del mouse, el lápiz se puede usar para las siguientes tareas:

- Para visualizar la ubicación del puntero, sostenga la punta del lápiz a corta distancia sobre cualquier lugar de la pantalla del Tablet PC sin tocar la pantalla con la punta.
- Para mostrar las opciones del menú relativas al elemento de la pantalla, puntee la pantalla con la punta del lápiz.
- Para escribir con el lápiz, escriba sobre la pantalla con la punta del lápiz.
- Para presionar un botón activado por el lápiz, puntee el botón con la punta del lápiz.
- Para borrar con el lápiz, sujételo con el borrador hacia abajo y mueva el borrador sobre el texto que desea eliminar.

Sensibilidad a la presión

El lápiz del Tablet PC cuenta con una función de sensibilidad a la presión. Esto significa que puede manipular el lápiz para crear líneas de diversos espesores, dependiendo de la presión que use para escribir.


 **NOTA:** Este recurso sólo está disponible si el software Tablet PC Input Panel está activado.

Calibración del lápiz

El lápiz puede funcionar con la calibración predeterminada o con una calibración definida por otro usuario. Sin embargo, HP recomienda enfáticamente usar el lápiz sólo mientras esté calibrado según sus movimientos de escritura personal y para las acciones del mouse. La calibración optimiza el rendimiento del lápiz para todos los usuarios y, en particular, para los usuarios zurdos.

Para calibrar el lápiz:

1. Seleccione **Inicio > Panel de control > Impresoras y otro hardware > Configuración de Tablet y lápiz**.
2. En la parte inferior de la ficha **Configuración**, púntee en el botón **Calibrar**.
3. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.
 - Toque con el lápiz en el centro exacto de cada uno de los marcadores de calibración. Los marcadores de calibración aparecen en la pantalla como signos más (+).
 - Asegúrese de calibrar el lápiz para usarlo en las orientaciones vertical y horizontal.

 **NOTA:** En la ventana Configuración de Tablet y lápiz puede ver información acerca de cualquier configuración, seleccionando el botón Ayuda que se encuentra en la esquina superior derecha de la ventana y luego seleccionando una configuración.

Uso del receptáculo para el lápiz

Para sacar el lápiz de su soporte en el equipo, presione el lápiz para expulsarlo.

Para proteger el lápiz cuando no lo esté utilizando, insértelo, comenzando por la punta, en el receptáculo para el lápiz del equipo.



Configuración de las preferencias de lápiz

Las preferencias de lápiz se configuran en la ventana Configuración de Tablet y lápiz del sistema operativo. Las preferencias incluyen la configuración de la ubicación de los menús en pantalla para usuarios que usan la mano derecha o izquierda, la calibración de la pantalla para uso del lápiz y la optimización de reconocimiento de escritura a mano.

Para acceder a las preferencias del lápiz:

- ▲ Seleccione **Inicio > Panel de control > Impresoras y otro hardware > Configuración de Tablet y lápiz**.


Las preferencias de dispositivos señaladores, como velocidad de puntero, velocidad de clic y rastros de mouse, son definidos en la ventana Propiedades del mouse. Estas preferencias se aplican a cualquier dispositivo del sistema.

Para acceder a Propiedades del mouse:

- ▲ Seleccione **Inicio > Panel de control > Impresoras y otro hardware > Mouse**.

6 Uso de teclados numéricos

El equipo tiene un teclado numérico incorporado y también admite un teclado numérico externo opcional o un teclado externo opcional que incluye un teclado numérico.

 **NOTA:** Es posible que la apariencia de su equipo difiera ligeramente de las imágenes de esta sección.




Componente	Descripción
(1) Teclado numérico incorporado	Pueden utilizarse como las teclas de un teclado numérico externo.
(2) Tecla fn	Ejecuta funciones del sistema frecuentemente utilizadas al presionarla junto con una tecla de función o con la tecla esc .
(3) Indicador luminoso de bloq num	Encendido: La función bloq num está activada.
(4) Tecla bloq num	Al presionarla en combinación con la tecla fn se habilita el teclado numérico incorporado.

Uso del teclado numérico incorporado

Las 15 teclas del teclado numérico incorporado pueden utilizarse como las teclas de un teclado externo. Cuando el teclado numérico incorporado está activado, cada una de sus teclas ejecuta la función indicada por el icono de la esquina superior derecha de la tecla.

Activación y desactivación del teclado numérico incorporado

Presione **fn+bloq num** para activar el teclado numérico incorporado. El indicador luminoso de bloq num se enciende. Presione **fn+bloq num** de nuevo para volver a utilizar las funciones estándar del teclado.

 **NOTA:** El teclado numérico incorporado no funcionará mientras un teclado o un teclado numérico externo esté conectado al equipo o a otro dispositivo de acoplamiento opcional.

Alternancia de funciones de las teclas del teclado numérico incorporado

Es posible alternar temporalmente las funciones de las teclas del teclado numérico incorporado entre su función estándar y su función de teclado numérico mediante la tecla **fn** o la combinación de teclas **fn+mayús**.

- Para cambiar la función de una tecla del teclado numérico a las funciones del teclado numérico mientras el teclado se encuentra apagado, mantenga presionada la tecla **fn** mientras presiona la tecla del teclado numérico.
- Para usar las teclas del teclado numérico temporalmente como teclas estándar mientras el teclado está encendido:
 - Mantenga presionada la tecla **fn** para escribir en minúscula.
 - Mantenga presionadas las teclas **fn+mayús** para escribir en mayúscula.

Uso de un teclado numérico externo opcional

Las teclas en la mayoría de los teclados numéricos externos funcionan de manera distinta si bloq num está activado o desactivado. El modo bloq num viene desactivado de fábrica. Por ejemplo:

- Cuando bloq num está activado, la mayoría de las teclas del teclado numérico escriben números.
- Cuando bloq num está desactivado, la mayoría de las teclas del teclado numérico funcionan como las teclas de flecha, re pág o av pág.

Cuando bloq num se encuentra activado en un teclado numérico externo, el indicador luminoso de bloq num en el equipo se enciende. Cuando bloq num está desactivado en un teclado numérico externo, se apaga el indicador luminoso de bloq num del equipo.

Para activar o desactivar bloq num en un teclado numérico externo mientras trabaja:

- ▲ Presione la tecla **bloq num** del teclado numérico externo, no del equipo.

7 Limpieza del TouchPad y del teclado

La presencia de suciedad y residuos grasos en el TouchPad puede hacer que el puntero se desplace por la pantalla de forma descontrolada. Para evitar este problema, limpie el TouchPad con un paño húmedo y procure tener las manos limpias cuando vaya a utilizar el equipo.

⚠ **¡ADVERTENCIA!** Para reducir el riesgo de que se produzcan descargas eléctricas o se dañen los componentes internos del equipo, no emplee accesorios de aspiradores para limpiar el teclado. El empleo de un aspirador para dicha tarea puede depositar residuos en la superficie del teclado.

Limpie el teclado frecuentemente para evitar que se bloqueen las teclas y para retirar el polvo, las pelusas y las partículas que hayan podido quedar atrapadas entre las teclas. Puede emplear un spray de aire comprimido con una extensión para soplar aire alrededor y debajo de las teclas con el objeto de eliminar los residuos existentes.



Índice

A

área de desplazamiento,
TouchPad 1
Área de desplazamiento del
TouchPad 1

B

bloq num en un teclado numérico
externo 19
botones
información 8
presentación 8
Quick Launch 8
TouchPad 1
botón Info 8

C

control de activación/desactivación
del TouchPad 1

D

dispositivo señalador,
TouchPad 1
dispositivo señalador de tipo
palanca
identificación 1
uso 2
dispositivo señalador de tipo
palanca, botón 1
dispositivos señaladores
configurar preferencias 2
uso 2
dispositivos señaladores, uso 1

F

fn, tecla
utilización 1

H

HDMI 7

HP Quick Launch Buttons 8
HP QuickLook 2 12

I

imagen en pantalla, alternancia 7
incorporado, teclado numérico
activar y desactivar 19
alternancia de funciones de las
teclas 19
uso 19
indicadores luminosos
activación/desactivación del
TouchPad 1
teclado 3
indicador luminoso del teclado 3
Indicador luminoso del
TouchPad 1
información sobre la carga de
batería 7

L

lápiz
calibración 16
identificación 14
preferencias de
configuración 17
uso de 14

M

mouse externo
conexión 2
configuración de
preferencias 2

P

Panel de control de HP Quick
Launch Buttons 8

pantalla

imagen, alternancia 7
teclas de acceso rápido para
regular el brillo de la
pantalla 7
presentación, botón 8

R

receptáculo para el lápiz, uso 16

S

sensor de luz ambiental
teclas de acceso rápido 7
S-Video 7

T

Tecla de acceso rápido para modo
de espera 6
teclado numérico externo
bloq num 19
uso 19
teclado numérico incorporado
identificación 18
teclas de acceso rápido
activación/desactivación del
TouchPad 7
alternancia de la imagen en
pantalla 7
aumento del brillo de la
pantalla 7
descripción 5
disminución del brillo de la
pantalla 7
información sobre la carga de
batería 7
inicio del modo de espera 6
sensor de luz ambiental 7
uso 5
visualización de información del
sistema 6

teclas de acceso rápido de teclado,
 identificación 5
teclas de acceso rápido para
 información del sistema 6
teclas de acceso rápido para
 regular el brillo de la pantalla 7
teclas de función 5
tipos de transmisión de vídeo 7
TouchPad
 uso 2
TouchPad, botones 1
TouchPad, identificación 1

V

vídeo compuesto 7

