

Setupprogramma

Gebruikershandleiding

© Copyright 2007, 2008 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Windows is een gedeponeerd handelsmerk
van Microsoft Corporation in de V.S.

De informatie in deze documentatie kan
zonder kennisgeving worden gewijzigd. De
enige garanties voor HP producten en
diensten staan vermeld in de expliciete
garantievoorwaarden bij de betreffende
producten en diensten. Aan de informatie in
deze handleiding kunnen geen aanvullende
rechten worden ontleend. HP aanvaardt
geen aansprakelijkheid voor technische
fouten, drukfouten of weglatingen in deze
publicatie.

Tweede editie, december 2008

Eerste editie, september 2007

Artikelnummer: 483457-332

Inhoudsopgave

1 Setupprogramma starten

2 Setupprogramma gebruiken

Taal van het setupprogramma wijzigen	2
Navigeren en selecteren in het setupprogramma	3
Systeeminformatie weergeven	4
Standaardinstellingen herstellen in het setupprogramma	4
Setupprogramma afsluiten	5

3 Menu's van het setupprogramma

Main (Hoofdmenu)	6
Menu Security (Beveiliging)	6
Menu System Configuration (Systeemconfiguratie)	7
Menu Diagnostics (Diagnostische gegevens)	8

Index	9
-------------	---

1 Setupprogramma starten

Het setupprogramma is een ROM-hulpprogramma voor gegevens over en aanpassingen van het systeem dat u ook kunt gebruiken als het besturingssysteem Windows® niet werkt.



OPMERKING: De vingerafdruklezer (alleen bepaalde modellen) kan niet worden gebruikt om het setupprogramma te openen.

Met dit hulpprogramma kunt u informatie over de computer weergeven en kunt u instellingen opgeven voor opstartprocedures, beveiliging en andere voorkeuren.

U start het setupprogramma als volgt:

- ▲ Open het setupprogramma door de computer in te schakelen of opnieuw op te starten. Terwijl het bericht "Press the ESC key for Startup Menu" (Druk op ESC om het setupprogramma te openen) linksonder op het scherm wordt weergegeven, drukt u op **f10**.

– of –

1. Open het setupprogramma door de computer in te schakelen of opnieuw op te starten. Terwijl het bericht "Press the ESC key for Startup Menu" (Druk op ESC om het setupprogramma te openen) linksonder op het scherm wordt weergegeven, drukt u op **esc**.
2. Wanneer het menu Startup (Opstarten) verschijnt, drukt u op **f10**.

2 Setupprogramma gebruiken

Taal van het setupprogramma wijzigen

In de volgende procedure wordt beschreven hoe u de taal van het setupprogramma wijzigt. Als het setupprogramma nog niet is gestart, begint u bij stap 1. Als het setupprogramma wel is gestart, begint u bij stap 2.

1. Open het setupprogramma door de computer in te schakelen of opnieuw op te starten. Terwijl het bericht "Press the ESC key for Startup Menu" (Druk op ESC om het setupprogramma te openen) linksonder op het scherm wordt weergegeven, drukt u op **f10**.

– of –

Open het setupprogramma door de computer in te schakelen of opnieuw op te starten. Terwijl het bericht "Press the ESC key for Startup Menu" (Druk op ESC om het setupprogramma te openen) linksonder op het scherm wordt weergegeven, drukt u op **esc**. Wanneer het menu Startup (Opstarten) verschijnt, drukt u op **f10**.

2. Selecteer met de pijltoetsen **System Configuration (Systeemconfiguratie) > Language (Taal)** en druk op **enter**.
3. Selecteer met de pijltoetsen een taal en druk op **enter**.
4. Wanneer er een bevestigingsprompt met de geselecteerde taal verschijnt, drukt u op **enter**.
5. Als u uw wijziging wilt opslaan en het setupprogramma wilt afsluiten, selecteert u met de pijltoetsen **Exit (Afsluiten) > Exit Saving Changes (Wijzigingen opslaan en programma verlaten)**. Druk daarna op **enter**.

De wijziging is onmiddellijk van kracht.

Navigeren en selecteren in het setupprogramma

Omdat het setupprogramma geen Windows-hulpprogramma is, biedt het geen ondersteuning voor het touchpad. In het setupprogramma kunt u navigeren en selecteren met het toetsenbord.

- Gebruik de pijltoetsen om een menu of menuonderdeel te kiezen.
- Gebruik de pijltoetsen of **f5** of **f6** om een item te kiezen in een lijst of om een veld in of uit te schakelen, bijvoorbeeld het veld Enable/Disable (Inschakelen/Uitschakelen).
- Druk op **enter** om een item te selecteren.
- Om een tekstvak te sluiten of terug te gaan naar de menuweergave, drukt u op **esc**.
- Druk op **f1** om aanvullende informatie over navigeren en selecteren weer te geven terwijl het setupprogramma is geopend.

Systeeminformatie weergeven

In de volgende procedure wordt beschreven hoe u systeeminformatie weergeeft in het setupprogramma. Als het setupprogramma niet is geopend, begint u bij stap 1. Als het setupprogramma is geopend, begint u bij stap 2.

1. Open het setupprogramma door de computer in te schakelen of opnieuw op te starten. Terwijl het bericht "Press the ESC key for Startup Menu" (Druk op ESC om het setupprogramma te openen) linksonder op het scherm wordt weergegeven, drukt u op **f10**.

– of –

Open het setupprogramma door de computer in te schakelen of opnieuw op te starten. Terwijl het bericht "Press the ESC key for Startup Menu" (Druk op ESC om het setupprogramma te openen) linksonder op het scherm wordt weergegeven, drukt u op **esc**. Wanneer het menu Startup (Opstarten) verschijnt, drukt u op **f10**.

2. Selecteer het menu **Main (Hoofdmenu)**. Er wordt systeeminformatie weergegeven, zoals de tijd en datum van het systeem en identificatiegegevens van de computer.
3. Als u het setupprogramma wilt afsluiten zonder de instellingen te wijzigen, selecteert u met de pijltoetsen **Exit (Afsluiten) > Exit Discarding Changes (Afsluiten en wijzigingen niet opslaan)**. Druk daarna op **enter**.

Standaardinstellingen herstellen in het setupprogramma

In de volgende procedure wordt beschreven hoe u de standaardinstellingen van het setupprogramma herstelt. Als het setupprogramma nog niet is gestart, begint u bij stap 1. Als het setupprogramma wel is gestart, begint u bij stap 2.

1. Open het setupprogramma door de computer in te schakelen of opnieuw op te starten. Terwijl het bericht "Press the ESC key for Startup Menu" (Druk op ESC om het setupprogramma te openen) linksonder op het scherm wordt weergegeven, drukt u op **f10**.

– of –

Open het setupprogramma door de computer in te schakelen of opnieuw op te starten. Terwijl het bericht "Press the ESC key for Startup Menu" (Druk op ESC om het setupprogramma te openen) linksonder op het scherm wordt weergegeven, drukt u op **esc**. Wanneer het menu Startup (Opstarten) verschijnt, drukt u op **f10**.

2. Selecteer met de pijltoetsen **Exit (Afsluiten) > Load Setup Defaults (Setup-standaardwaarden laden)** en druk op **enter**.
3. Wanneer het bevestigingsbericht van het setupprogramma verschijnt, drukt u op **enter**.
4. Als u uw wijziging wilt opslaan en het setupprogramma wilt afsluiten, selecteert u met de pijltoetsen **Exit (Afsluiten) > Exit Saving Changes (Wijzigingen opslaan en programma verlaten)**. Druk daarna op **enter**.

De standaardinstellingen van het setupprogramma zijn van kracht zodra de computer opnieuw is opgestart.

 **OPMERKING:** De instellingen voor wachtwoorden, beveiliging en taal veranderen niet wanneer u de standaardinstellingen herstelt.

Setupprogramma afsluiten

Bij het afsluiten van het setupprogramma geeft u aan of u de wijzigingen al dan niet wilt opslaan.

- U kunt als volgt het setupprogramma afsluiten en de wijzigingen van de huidige sessie opslaan:

Als de menu's van het setupprogramma niet worden weergegeven, drukt u op [esc](#) om terug te gaan naar de menuweergave. Selecteer vervolgens met de pijltoetsen **Exit (Afsluiten) > Exit Saving Changes (Afsluiten en wijzigingen opslaan)** en druk op [enter](#).

- U sluit als volgt het setupprogramma af zonder de wijzigingen van de huidige sessie op te slaan:

Als de menu's van het setupprogramma niet worden weergegeven, drukt u op [esc](#) om terug te gaan naar de menuweergave. Selecteer vervolgens met de pijltoetsen **Exit (Afsluiten) > Exit Discarding Changes (Afsluiten en wijzigingen niet opslaan)** en druk op [enter](#).

In beide gevallen wordt de computer opnieuw opgestart in Windows.

3 Menu's van het setupprogramma

In de menutabellen in dit gedeelte vindt u een overzicht van de opties van het setupprogramma.



OPMERKING: Sommige menuonderdelen van het setupprogramma die in dit hoofdstuk staan beschreven, worden mogelijk niet ondersteund door uw computer.

Main (Hoofdmenu)

Optie	Werking
System information (Systeeminformatie)	• Hiermee kunt u de tijd en datum van het systeem weergeven en wijzigen. • Hiermee kunt u identificatiegegevens van de computer weergeven. • Hiermee kunt u specificaties weergeven van de processor, de geheugengrootte, het systeem-BIOS en de versie van de toetsenbordcontroller (alleen bepaalde modellen).

Menu Security (Beveiliging)

Optie	Werking
Administrator password (Beheerderswachtwoord)	Hiermee kunt u een beheerderswachtwoord opgeven, wijzigen of verwijderen.
Power-On Password (Opstartwachtwoord)	Hiermee kunt u een opstartwachtwoord opgeven, wijzigen of verwijderen.

Menu System Configuration (Systeemconfiguratie)

Optie	Werking
Language Support (Taalondersteuning)	Hiermee kunt u de taal van het setupprogramma wijzigen.
Button Sound (Knop Geluid, alleen bepaalde modellen)	Hiermee kunt u het tikgeluid van de capacitieve knop in-/uitschakelen.
Virtualization Technology (Virtualisatietechnologie) (alleen bepaalde modellen)	Hiermee kunt u de Virtualization Technology-voorziening van de processor in-/uitschakelen.
Processor C6 State (C6-status processor, alleen bepaalde modellen)	Hiermee kunt u de C6-slaapstand van de processor in-/uitschakelen.
LAN Power Saving (LAN-energiebesparing, alleen bepaalde modellen)	Hiermee kunt u de LAN-energiebesparing in-/uitschakelen. Wanneer deze optie is ingeschakeld, wordt er energie bespaard als de computer werkt in de DC-modus.
Card Reader/1394 Power Saving (Kaartlezer/1394 energiebesparing, alleen bepaalde modellen)	Hiermee kunt u de kaartlezer/1394-energiebesparing in-/uitschakelen.
Fan Always On (Ventilator altijd aan)	Hiermee kunt u Fan Always On (Ventilator altijd aan) in-/uitschakelen. Wanneer deze optie is ingeschakeld, is de ventilator van de computer altijd aan.
Boot Options (Opstartopties)	Stel de volgende opstartopties in: • f9 and f10 Delay (sec.) (Wachttijd f9 en f10 in seconden): hier stelt u de wachttijd in voor de functies f9 en f10 van het setupprogramma in intervallen van 5 seconden (0, 5, 10, 15, 20). • CD-ROM boot (Opstarten vanaf cd-rom-drive): hiermee kunt u het opstarten vanaf een cd-rom-drive in-/uitschakelen. • Floppy boot (Opstarten vanaf diskettedrive): hiermee kunt u het opstarten vanaf een diskettedrive in-/uitschakelen. • Internal Network Adapter boot (Opstarten vanaf interne netwerkadapter): hiermee kunt u het opstarten vanaf een interne netwerkadapter in-/uitschakelen. • Boot Order (Opstartvolgorde): de opstartvolgorde instellen voor: ◦ USB-diskettedrive ◦ Interne cd/dvd-rom-drive ◦ USB cd/dvd-rom-drive ◦ Vaste schijf ◦ USB-diskette met sleutel ◦ Vaste USB-schijf ◦ Netwerkadapter

Menu Diagnostics (Diagnostische gegevens)

Optie	Werking
Hard Disk Self Test (Zelftest van vaste schijf)	Hiermee kunt u een uitgebreide zelftest van de vaste schijf uitvoeren. OPMERKING: Deze menuoptie wordt Primary Hard Disk Self Test (Zelftest primaire vaste schijf) genoemd op modellen met twee vaste schijven.
Secondary Hard Disk Self Test (Zelftest secundaire vaste schijf, alleen bepaalde modellen)	Hiermee kunt u een uitgebreide zelftest uitvoeren op een secundaire vaste schijf.
Memory Test (Geheugentest)	Hiermee kunt u een diagnosetest uitvoeren op het systeemgeheugen.

Index

Symbolen en getallen

1394 Power Saving (1394 energiebesparing) 7

B

Beheerderswachtwoord 6
Button Sound (Knop Geluid) 7

C

Card Reader Power Saving
(Kaartlezer energiebesparing) 7

D

Diagnostics (Diagnostische gegevens), menu 8

F

Fan Always On (Ventilator altijd aan) 7

G

Gebruiken, setupprogramma 2

L

LAN Power Saving (LAN-energiebesparing) 7

M

Main (Hoofdmenu) 6
Memory Test (Geheugentest) 8

N

Navigeren, in setupprogramma 3

O

Opstartopties 7
Opstartvolgorde 7
Opstartwachtwoord 6

P

Processor C6 State (C6-status processor) 7

S

Schijfeenheden,
opstartvolgorde 7
Security (Beveiliging), menu 6
Selecteren, in setupprogramma 3
Setupprogramma afsluiten 5
Standaardinstellingen
herstellen 4
Starten, setupprogramma 1
Systeeminformatie 6
Systeeminformatie weergeven 4
System Configuration
(Systeemconfiguratie), menu 7

T

Taal, wijzigen in
setupprogramma 2
Taalondersteuning 7

V

Vaste schijf, zelftest 8
Vingerafdruklezer 1
Virtualization Technology
(Virtualisatietechnologie) 7

W

Wachtwoorden 6

Z

Zelftest, secundaire vaste schijf 8

