

# **התקני הצבעה ומקלדת**

## **מדריך למשתמש**

#### **הודעה אודות המוצר**

מדריך זה למשתמש מתאר את המאפיינים הנפוצים  
ברוב הדגמים. יתכן שמאפיינים מסוימים לא יהיו  
זמנים במחשב שברשותך.

© Copyright 2009 Hewlett-Packard  
Development Company, L.P.

Microsoft ו-Windows הם סימנים מסחריים  
של Microsoft Corporation בלאה"ב.

המידע הכללי בסמך זה נתן לשינויים ללא הודעה  
PRECISE. האחריות הבלעדית למוצרים ולשירותים  
של HP מפורטת במפורש בכתב האחוריות הנלווה  
למוצרים ולשירותים אלו. אין להבין מתייחס הכתוב  
עליל כי תחול על המוצר אחריות נוספת כלשהי.  
ברכת HP לא תישא באחריות לשגיאות טכניות או  
לשגיאות עריכה או להשמטות הכלולות בסמך זה.

מהדורה ראשונה: אפריל 2009

מתק"ט: 516631-BB1

# תוכן העניינים

## 1 שימוש בתקני הצבעה

1 .....	הגדרת העדפות עבור התקני הצבעה .....
2 .....	שימוש בלוח המגע .....
2 .....	חיבור עברר חיצוני .....

## 2 שימוש במקלדת

3 .....	שימוש במקשים חמים .....
4 .....	הציגת מיידן אודוות המערכת (fn+esc) .....
4 .....	פתיחת עזרה ותמיכה (Help and Support) (fn+f1) .....
4 .....	פתיחת החלון Print Options (אפשרויות הדפסה) (fn+f2) .....
4 .....	פתיחת דףדף אינטרנט (fn+f3) .....
5 .....	מעבר בין תМОונות המ מסך (fn+f4) .....
5 .....	כניסה למצב Standby (המתנה) (fn+f5) .....
6 .....	כניסה למצב QuickLock (fn+f6) .....
6 .....	הפקחת בהירות המסך (fn+f7) .....
6 .....	הגברת בהירות המסך (fn+f8) .....
6 .....	השתקתק צלילי הרמקול (fn+f9) .....
6 .....	החלשת עצמת הרמקולים (fn+f11) .....
6 .....	הגברת עצמת הרמקולים (fn+f12) .....

## 3 שימוש ב-2 HP QuickLook

8 .....	הגדרת תצורה של QuickLook .....
8 .....	שימוש באיסוף מידע ידי .....
9 .....	שימוש ב-2 QuickLook .....
9 .....	לקבלת מידע נוסף .....

## 4 שימוש בלוחות מקשים


11 .....	שימוש בלוח המקשים המספריים המשובץ .....
11 .....	הפעלה או השבתה של לוח המקשים המספריים המשובץ .....
12 .....	החלפת פונקציות מקשים בלוח המקשים המספריים המשובץ .....
12 .....	שימוש בלוח מקשים מספריים חיצוני אופציוני .....

## 5 ניקוי לוח המגע והמקלדת

14 .....	איןנדקס .....
----------	---------------



# 1 שימוש בהתקני הצבעה



ריכיב	תיאור
(1)	لوוח מגע*
(2)	לחצן שמאלית של לווח המגע*.
(3)	פעול כמו הלחצן השמאלי בעכבר חיצוני.
(4)	לאגילה למעלה או למטה.
(5)	אזרור הגליליה של לווח המגע.
(6)	לחצן ימני של לווח המגע*.
(7)	פעול כמו הלחצן הימני בעכבר חיצוני.

\*טבלה זו מתחetta את הגדרות הייצח. להציג או שינוי של העדפות התקני הצבעה, בחר Start (התחל) < Control Panel (לוח הבקרה) < Printers & Scanners and Other Hardware (מדפסות ורכיבי חומרה אחרים) < Mouse (עכבר).

## הגדרת העדפות עבור התקני הצבעה

השתמש במאפייני עכבר ב-Windows כדי להתאים הגדרות באופן אישי להתקני הצבעה, כגון, תצורת לחיצנים, מהירות לחיצה ואפשרויות מצבי ע.א.

כדי לגשת ל-Mouse Properties (מאפייני עכבר), בחר Start (התחל) < Control Panel (לוח הבקרה) < Printers & Scanners and Other Hardware (מדפסות ורכיבי חומרה אחרים) < Mouse (עכבר).

## שימוש בלוח המגע

כדי להציג את המציג, הזז את האצבע על משטח לוח המגע בכיוון שאלוי ברכונך להציג את המציג. השתמש בלחצני לוח המגע כפי שהיית משתמש בלוחות התואמים בעכבר חיצוני. כדי לגלול למעלה ולמטה באמצעות אזור הגלילה האנכי של לוח המגע, החלק את האצבע למעלה או למטה על-פני הקווים.

**הערה:** אם אתה משתמש בלוח המגע להציג המציג, עליך להסיר את האצבע מלוח המגע לפני שתיגע באזור הגלילה. החקיקת האצבע מלוח המגע אל אזור הגלילה לא תפעיל את פונקציית הגלילה.

## חיבור עכבר חיצוני

באפשרותך לחבר עכבר USB חיצוני למחשב על-ידי שימוש באחת מיציאות ה-USB שבמחשב. כמו כן, ניתן לחבר למערכת עבר USB באמצעות היציאות שבתקן עגינה או מוצר הרחבה אופציונליים.


## 2 שימוש במקלדת

### שימוש במקשיים חמים

מקשיים חמים הם שילוב של מושג **fn** (1) ומקש **esc** (2) או אחד ממקשי הפונקציה (3).

הסמלים שעל המകשיים **f1** עד **f9** ו-**f11-f12** מייצגים את פונקציות המകשיים החמים. הפעולות וההלים של המകשיים החמים מפורטים בסעיפים הבאים.

**הערה:** יתכן שהמחשב שברשותך נראה מעט שונה מהאיור בסעיף זה.



מקש חם	פונקציה
<b>fn+esc</b>	הציגת מידע אודוות המערכת.
<b>fn+f1</b>	פתיחת עזרה ותמיכה Help and Support.
<b>fn+f2</b>	פתיחת חלון Print Options (אפשרויות הדפסה).
<b>fn+f3</b>	פתיחת דף אינטרנט.
<b>fn+f4</b>	העברה תമונת המסך בין צג המחשב לצג חיצוני.
<b>fn+f5</b>	כניסה למצב Standby (המתנה).
<b>fn+f6</b>	הפעלת QuickLock.
<b>fn+f7</b>	הפרחתה בחריות המסך.
<b>fn+f8</b>	הגברת בחריות המסך.

פונקציה	מקש חם
להשתקת צילול הרמקול.	<b>fn+f9</b>
להחלשת עצמת הרמקול.	<b>fn+f11</b>
להגברת עצמת הרמקול.	<b>fn+f12</b>

על מנת להשתמש בפקודת מקש חם במקלדת המחשב, פועל בהתאם לאחד מהשלבים הבאים:

- לחץ לחיצה קצרה על מקש **fn**, ולאחר מכן לחץ לחיצה קצרה על המKeySpec החמ' של פקודת המKeySpec החם.
- לחילופין -
- לחץ באריכות על מקש **fn**, לחץ לחיצה קצרה על המKeySpec החמ' של פקודת המKeySpec החם ולאחר מכן שחרר את שני המKeySpecים בו-זמנית.

### הציג מודיע אודוט המערך (fn+esc)

הKeySpec **fn+esc** כדי להציג מידע רכיבי החומרה של המערכת ואת מספר גרסת ה-BIOS של המערכת. בתצוגת **Windows** BIOS, מוצגת גרסה BIOS (מערכת קלט-פלט בסיסית) של המערכת בהתאם לאריך BIOS. בדגמים מסוימים, תאריך BIOS מוצג בתבנית עשרונית. תאריך BIOS נקרא לעיתים מספר גרסת BIOS של המערכת.

### פתיחה מודיע אודוט הפעלה (fn+f1) (עזרה ותמיכה) (Help and Support)

הKeySpec **fn+f1** כדי לפתח את **Help and Support** (עזרה ותמיכה). בנוסף למידע אודוט מערכת הפעלה של Windows, Help and Support (עזרה ותמיכה) מספק גם את המידע והכלים הבאים:

- מידע אודוט המחשב, כגון דגם ומספר סידורי, תוכנות מותקנות, רכיבי חומרה ומפרטים.
- תשובה לשאלות אודוט השימוש במחשב ובתוכנות.
- ערכות לימוד שיסיעו לך ללמידה כיצד להשתמש במחשב ובתוכנות של Windows.
- עדכונים עבור מערכת הפעלה של Windows, ניהול התקן ותוכנות עבור המחשב שברשותך.
- בדיקות כליות של פונקציונליות המחשב.
- הליכים אוטומטיים ואניינטראקטיביים לפתור בעיות, פתרונות תיקון והליכים לשחזור מערכת.
- קישורים למומחי תמיכה.

### פתיחה החלון Print Options (אפשרויות הדפסה) (fn+f2)

הKeySpec **fn+f2** כדי לפתח את החלון Print Options (אפשרויות הדפסה) של יישום Windows הפעיל.

### פתיחה דף אינטרנט (fn+f3)

הKeySpec **fn+f3** כדי לפתח את דף אינטרנט האינטרנט.

עד להגדרת שירותי האינטרנט או שירותי הרשת, יפתח המKeySpec החם **fn+f3** את Internet Connection Wizard (ASHF) (ASHF חיבור לינטרנט) של Windows.

לאחר הגדרת שירות האינטרנט או שירות הרשת ודף הבית של דפדפן האינטרנט, אפשרו למשתמש במקש החם **fn+f3** לצורך גישה מהירה לדף הבית ולינטרנט.

## מעבר בין תמונות המסך (fn+f4)

הקש **fn+f4** כדי להעביר את תמונה המסך בין התקני הציגות המוחברים למערכת. לדוגמה, אם מחובר למחשב צג, לחיצה על **fn+f4** מעבירה את תמונה המסך ממסך במחשב למסך בציג או למסך במחשב ובacz בו-זמנית.

רוב הצגים החיצוניים מקבלים נתונים ידאו מהמחשב באמצעות תקן VGA חיצוני. כמו כן, המקש החם **fn+f4** מאפשר העברת תמונות בין התקנים אחרים המקיימים נתונים ידאו מהמחשב.

להלן מספר סוגי של שידור וידאו, ודוגמאות לתקנים המשמשים בהם, שנתמכים על-ידי המקש החם **fn+f4**:

- צג LCD (ציג המחשב)
- צג VGA חיצוני (רוב הצגים החיצוניים)
- HDMI (מצשרי טלוויזיה, מצלמות וידאו, נגן DVD, מכשירי וידאו ורטיסים ללכידת וידאו עם יציאות HDMI)

## כניסה למצב Standby (המתנה) (fn+f5)

הקש **fn+f5** כדי להיכנס למצב Standby (המתנה).

כאשר מצב Standby (המתנה) מופעל, המיידע נשמר בזיכרון, הציגות נעלמת מהמסך וניתן לחסוך בחשמל. כאשר המחשב נמצא במצב Standby (המתנה), נוריות הפעלה מהבהבות.

**דבירות:** כדי לצמצם את הסיכון לאובדן מידע, חשוב לבצע שמירה של העבודה לפני כניסה למצב Standby (המתנה). △

על המחשב להיות מופעל כדי שתוכל להיכנס למצב Standby (המתנה).

**הערה:** אם רמת הסוללה חלה במיוחד בזמן שהמחשב נמצא במצב Standby (המתנה), המחשב נכנס למצב Hibernation (מצב שינה) והמיידע המאוחסן בזיכרון נשמר בכוון הקשייח. הגדרת היצahn לפועלה במקורה של סוללה חלה במיוחד במקרה של מצב Hibernation (מצב שינה), אך ניתן לשנות הגדרה זאת בהגדרות החשמל המתואימות.

ליציאה ממצב Standby (המתנה), לחץ לחיצה קצרה על לחץ הפעלה.

ניתן לשנות את הפונקציה של המקש החם **fn+f5**. לדוגמה, ניתן להגיד את המקש החם **fn+f5** להפעלת מצב Hibernation (מצב שינה) במקום מצב Standby (המתנה).

**הערה:** בכל החלונות של מערכת הפעלה Windows, האזוריים של *sleep button* (לחץ שינה) מתיחסים למקש החם **fn+f5**.

## כניסה למצב QuickLock (fn+f6)

הקש **fn+f6** כדי להפעיל את מאפיין האבטחה QuickLock.

QuickLock מגן על המידע שלך על-ידי הצגת החלון On Log (כניסה למערכת) של מערכת הפעלה. כאשר מזגchan QuickLock מוגן על המידיע שלב עלי-ידי הצגת החלון On Log (כניסה למערכת) של מערכת הפעלה. לא ניתן לגשת למחשב עד להזנת סיסמת משתמש של Windows או סיסמת ניהול של Windows.

**עזרה:** על מנת להשתמש ב-QuickLock, עליך להגיד סיסמת משתמש של Windows או סיסמת ניהול של Windows. לקבלת הוראות, בקר ב-[Help and Support](#) (עזרה ותמיכה).

כדי להשתמש ב-QuickLock, הקש **fn+f6** כדי להציג את החלון On Log (כניסה למערכת) של מערכת הפעלה ולנעול את המחשב. לאחר מכן פועל לפיה ההוראות המוצגות על-גבי המספר להזנת סיסמת המשתמש של Windows או סיסמת ניהול של Windows, ולאחר מכן גישה למחשב.

## הפחיתת בהירות המסך (fn+f7)

הקש **fn+f7** כדי להפחית את בהירות המסך. לחץ לחיצה ממושכת על המKeySpec החם כדי להפחית את רמת הבבירות בהדרגה.

## הגברת בהירות המסך (fn+f8)

הקש **fn+f8** כדי להגברת בהירות המסך. לחץ לחיצה ממושכת על המKeySpec החם כדי להגברת את רמת הבבירות בהדרגה.

## הشتקה צלילי הרמקול (fn+f9)

הקש **fn+f9** כדי להشتיק את צלילי הרמקול. הקש על המKeySpec החם שוב כדי לחדש את צלילי הרמקול.

## החלשת עצמת הרמקולים (fn+f11)

הקש **fn+f11** כדי להחליש את עצמת הרמקולים. לחץ לחיצה ממושכת על המKeySpec החם כדי להחליש את עצמת הרמקולים בהדרגה.

## הגברת עצמת הרמקולים (fn+f12)

הקש **fn+f12** כדי להגברת עצמת הרמקולים. לחץ לחיצה ממושכת על המKeySpec החם כדי להגברת עצמת הרמקולים בהדרגה.

---

## 3 שימוש ב-2 QuickLook

Microsoft HP QuickLook 2 מאפשר לך להציג מידע אודוט הדואר האלקטרוני, לוח השנה, אנשי הקשר והמשימות של Outlook מוביל את מערכת הפעלה. לאחר הגדרת התצורה של 2 QuickLook, אפשרות לגשת במהירות למידע חשוב כאשר המחשב כבוי או נמצא במצב Hibernation (מצב שינה), באמצעות לחיצה על חץן מרכז המידע/QuickLook.

## הגדרת תצורה של QuickLook 2

להגדרת התצורה של QuickLook 2, פועל בהתאם לשלבים הבאים:

.1. **פתח את Microsoft® Outlook**

:QuickLook 2 מציג שני סמלים בסרגל הכלים של Outlook

ומל QuickLook 2 Preferences (העדפות QuickLook 2) מאפשר לך להגדיר העדפות של איסוף נתונים אוטומטי.

ומל QuickLook Capture (לכידה על-ידי QuickLook) מאפשר לך להפעיל באופן ידני את לכידת המידע של QuickLook 2 בנוסף לאחיזור האוטומטי.

**הערה:**  ברוב המשימות, השתמש בלחצן QuickLook 2 Preferences (העדפות QuickLook 2).

.2. **לחץ על הסמל QuickLook 2 Preferences (העדפות QuickLook 2)** בסרגל הכלים של Outlook.

נפתחת תיבת הדוא-שייח  QuickLook 2 Preferences (העדפות QuickLook 2).

.3. **הגדיר את ההעדפות הבאות:**

• המועד שבו ברצונך ש-QuickLook יילoad מידע מ-**Outlook** ויישמור אותו בהתאם הקשיח שלך.

• סוג הנתונים שברצונך שייצגו עבור לוח השנה, אנשי הקשר, הדואר האלקטרוני והמשימות שלך.

.4. **בחר אבטחה, במידת הצורך, והגדיר מספר זיהוי אישי (PIN).**

## שימוש באיסוף מידע ידני

גם אם הגדרת QuickLook 2 לאיסוף מידע במרקורי זמן קבוע מראש, אפשרות עדין לבצע איסוף ידני ולשמור מידע מתוך Outlook בכל עת שאתה מחובר לחשבון ה-**Outlook** שלך.

## שימוש ב-2 QuickLook

אופן הפעולה של לחץ מרכז המידע QuickLook תלוי במצב צירכית החשמל של המחשב, כמו גם בטבלה ש להלן.

מצב צירכית חשמל	אופן הפעולה של לחץ מרכז המידע QuickLook
כבי	.QuickLook פתיחה QuickLook
Hibernation (מצב שינה)	.QuickLook פתיחה QuickLook
מופעל	פתיחה Info Center (מרכז המידע).
מצב המתנה	אין פונקציה.

**הערה:** QuickLook 2 מופעל על-ידי היצרך. אם תשבית את 2 QuickLook ב-BIOS המערכת, לחיצה על לחץ מרכז המידע/Info Center תפתח את QuickLook (מרכז המידע) כאשר המחשב מופעל. לחיצה על לחץ המידע/QuickLook כאשר המחשב כבוי, במצב Standby (מצב שינה) או במצב Hibernation (המתנה), אינה מפעילה דבר.


## לקבלת מידע נוסף

לקבלת פרטים נוספים הגדרת QuickLook והשימוש בו, עיין בעזרה של תוכנת 2 QuickLook.

## 4 שימוש בלווחות מקשיים

**הערה:** עיין באירור התואם ביותר למחשב שברשותך.

המחשב המתואר באирור ובטבלה שלහן כולל לוח מקשיים מספרי משובץ, ותומך גם בלוח מקשיים מספרי חיצוני אופציונלי או במקלדת חיצונית אופציונלית הכוללת לוח מקשיים מספרי.



תיאור	רכיב
לביצוע פעולות מערכת שכיחות בעת הקשה בשילוב עם מקש פונקציה או עם מקש <b>esc</b> .	(1) מקש <b>fn</b>
ניתן להשתמש בהם באופן זהה לשימוש במקשיים של לוח מקשיים מספרי חיצוני בעת הקשה בשילוב עם המקשיים <b>fn</b> - <b>lk</b> - <b>num</b> .	(2) לוח מקשיים מספרי משובץ
להחלפה בין פונקציות הינווט והמספריים בלוח המקשיים המספריים המשובץ. <b>הערה:</b> פונקציית לוח המקשיים הפעילה בעת כיבוי המחשב תחזר לפעול לאחר הפעלת המחשב מחדש.	(3) מקש <b>lk num</b>

המחשב המתואר באирור ובטבלה שלහן כולל לוח מקשיים מספרי משולב, ותומך גם בלוח מקשיים מספרי אופציונלי או במקלדת חיצונית אופציונלית הכוללת לוח מקשיים מספרי.



תיאור	רכיב
להחלפה בין פונקציות הניווט והמספרים בלוח המקליט המספרי המשולב.	(1) מקלש <b>Fn num</b>
<b>הערה:</b> פונקציית לוח המקליט הפעילה בעת יציבי המחשב תחזור לפעול לאחר הפעלת המחשב מחדש.	
ניתן להשתמש בהם באופן זהה לשימוש במקשים של לוח מקשים מספרי חיצוני.	(2) לוח מקשים מספרי משולב

## שימוש בלוח המקליט המספרי המשולב

ניתן להשתמש ב-15 המקלטים של לוח המקליט המספרי המשולב כמו במקשים כמו במקשים של לוח מקשים חיצוני. כאשר לוח המקליט המספרי המשולב מופעל, כל מקלט בלוח המקליט מבצע את הפונקציה שמסומנת בסמל שמאפיין בפינה הימנית העליונה של המקלט.

### הפעלה או השבתה של לוח המקליט המספרי המשולב

הקלש **Fn num** כדי להפעיל את לוח המקליט המספרי המשולב. הקלש **Fn num+fn** פעמיים נוספת כדי להחזיר את המקלטים לפונקציות המקלדת הרגילים שלהם.

**הערה:** לוח המקליט המספרי המשולב לא יפעל כאשר מקלדת או לוח מקשים מספרי חיצוניים מחוברים למחשב או להתקן עגינה אופציונלי.

## החלפת פונקציות מקשיים בלוח המקסים המספרי המשובץ

באפשרותך לשנות את פונקציות המקשיים של לוח המקסים המספרי המשובץ באופן זמני, מפונקציות המקלדת הרגילהות שליהם לפונקציות לוח המקסים ולהפך, באמצעות מקש **fn** או צירוף המקשיים **fn+shift**.

- כדי לשנות את הפונקציה של מקש בלוח המקסים לפונקציה של לוח מקשיים כאשר לוח המקסים כבוי, לחץ באריכות על מקש **fn** בעודך לחוץ על מקש לוח המקסים.
- כדי להשתמש במקשי לוח המקסים באופן זמני כבמקשי סטנדרטיים כאשר לוח המקסים פועל:
  - לחץ באריכות על מקש **fn** כדי להקליד באוטיות קטנות.
  - לחץ באריכות על **fn+shift** כדי להקליד באוטיות רישיות.

## שימוש בלוח מקשיים מספרי חיצוני אופציוני

המקשיים ברוב לוחות המקסים המספריים החיצוניים פועלים באופן שונה כאשר lock num מופעל וכאשר הוא כבוי. (Num lock כבוי כברירת מחדל.) לדוגמה:

- שימוש lock num מופעל, רוב המקסים בלוח המקסים מקלדים ספרות.
- שימוש lock num כבוי, רוב המקסים בלוח המקסים פועלם כמקשי חיצים, כמקש **up** או כמקש **page down**.

כשמצב lock num מופעל בלוח מקשיים חיצוני, נורית lock num במחשב דולקת. כשמצב lock num בלוח מקשיים חיצוני כבוי, נורית lock num במחשב כבוייה.

כדי להפעיל או לכבות את מצב lock num בלוח מקשיים חיצוני במהלך העבודה:

- לחוץ על המקש **Alt num** בלוח המקסים החיצוני, לא זה שבמחשב. ▲

## 5 ניקוי לוח המגע והמקלדת

לכלוך וושומן על-גבי לוח המגע עלולים לגרום למצבייע **לקפוץ** ברחבי המסך. כדי להימנע מכך, נקה את לוח המגע באמצעות מטלית לחה ושטוף את ידיך תכופות בעת שימוש במחשב.

**⚠️ אזהרה!** כדי להפחית את הסכנה להתחרמלות או לרגרימת נזק לרכיבים פנימיים, אין להשתמש בשואב אבק כדי לנוקות את המקלדת. שואב אבק עלול להוותיר לכלאן על המקלדת.

נקה את המקלדת באופן קבוע כדי למנוע מהמקשים להידבק וכדי להסיר אבק, מושך וחלקיים שעשוים להילכד בין המקלשים. ניתן להשתמש בפחית אוויר דחוס עם צינורית כדי לפזר אוויר סביר ותחת המקלשים כדי להסיר לכלאן.



<b>H</b> 5 HDMI 7 HP QuickLook 2	<b>N</b> lock num, לוח מקשים חיצוני 12	<b>ל</b> Fn 10 Fn מקלש חמים 6 הגברת בהירות המסך 6 הגברת עצמת הרמקולים 6 החולשת עצמת הרמקולים 6 ההפחתה בהירות המסך 6 הפעלת QuickLock 6 הצגת מידע אודוות המערכת 4 השתקת צלילי הרמקול 6 כניסה למצב המתנה 5 מעבר בין תМОנות מסך 5 פתיחת Help and Support (עזרה) ותמייה) 4 פתיחת דף דפן אינטרנט 4 Print Options פתיחת החלון (אפשרויות הדפסה) 4 שימוש 4 תיאור 3 מקשי פונקציה 3 מקשי פונקציה 3 מקשי פונקציה 3	<b>א</b> אזור גלילית, לוח מגע 1 אזור הגלילית של לוח המגע, זיהוי 1
		<b>ט</b> הטקני הצבעה 1 קביעת העדפות 1	
		<b>ב</b> לוח מקשים, משלב, זיהוי 11 לוח מגע 1 שימוש 2 לוח מקשים, חיצוני 12 Lock 12 שימוש 12 לוח מקשים, משלב 12 החלפת פונקציות מקשיים 12 הפעלה והשבטה 11 זיהוי 10 שימוש 11 לוח מקשים, משלב 10 זיהוי 10 לחצני לוח המגע, זיהוי 1 לחצנים 1	
		<b>ג</b> עכבר, חיצוני 2 חיבור 2 קביעת העדפות 1	
		<b>צ</b> מצלב המתנה מקשיים חמים 5 מקלש Fn 3 מקלש Fn, זיהוי 10 מקלש Fn num, זיהוי 10, 11 מקלש חם עברו בהירות המסך 6 תМОונה, מעבר 5	
		<b>ת</b> תМОנות מסך, מעבר 5	
		<b>ט</b> מקלש חם עברו דף דפן אינטרנט 4 מקלש חם עברו הילון Options Print (אפשרויות הדפסה) 4 מקלש חם עברו מידע אודוות המערכת 4	

