



# DESIGNJET T790/T1300 ePrinter nyomtatósorozat

## Bevezető tudnivalók

### Mi ez?

Az Ön nyomtatója egy színes tintasugaras nyomtató, amely nagy méretű, kiváló felbontású képek nyomtatására szolgál.

Ez az útmutató jogi és biztonsági szövegeket tartalmaz, bemutatja az előlap használatát és az internetszolgáltatásokat, valamint felsorolja az előforduló hibaeüzeneteket.

### Hol található a használati útmutató?

A nyomtatóhoz mellékelt DVD-lemezen megtalálható a nyomtató teljes körű kézikönyve, melynek a címe: *A nyomtató használata*.

További információ a HP terméktámogatási webhelyén található:

<http://www.hp.com/go/T790/knowledgecenter> vagy  
<http://www.hp.com/go/T1300/knowledgecenter>.

### Jogi kitételek

© Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Az itt lévő információk előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. A HP termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó garanciák kizárólag az adott termékekhez és szolgáltatásokhoz mellékelt, kifejezett garancianyilatkozatban rögzítettek szerint érvényesek. Az itt leírtak nem jelentenek további jótállást. A HP nem vállal felelősséget a jelen dokumentumban esetleg előforduló technikai vagy szerkesztési hibákért és hiányosságokért.

A kifejezetten a készülékre vonatkozó HP korlátozott jótállást a számítógép Start menüjében és/vagy a csomagolásban található CD-/DVD-lemezen találhatja. Néhány országban/területen a HP korlátozott jótállás a csomagolásban nyomtatott formában található. Azokban az országokban, ahol a jótállás nem áll rendelkezésre nyomtatott formában, ott a kinyomatott példányt a <http://www.hp.com/go/orderdocuments/> webhelyen szerezheti be, vagy írjon a következő címre:

Észak-Amerika: Hewlett Packard, MS POD, 11311 Chinden Blvd, Boise, ID 83714, USA.

Európa, Közel-Kelet, Afrika: Hewlett-Packard, POD, Via G. Di Vittorio 9, 20063 Cernusco s/Naviglio (MI), Olaszország.

Ázsia, Csendes-óceáni térség: Hewlett-Packard, POD, P.O. Box 200, Alexandra Post Office, Singapore 911507.

Kérjük, mellékelje a termékszámot, a jótállás időtartamát (ez a sorozatszám címkéjén olvasható), a nevét és a címét.

### Biztonsági előírások

A következő előírások betartásával biztosíthatja a nyomtató megfelelő használatát, és megakadályozhatja a nyomtató esetleges károsodását. Mindig tartsa be ezeket az előírásokat.

- A készüléket a címkén feltüntetett hálózati feszültséggel használja. Ne terhelje túl a készülék által használt elektromos aljzatot más készülékek csatlakoztatásával.
- Győződjön meg arról, hogy a nyomtató földelése megfelelő. A nyomtató hibás földelése áramütést és tüzet okozhat, valamint elektromágneses interferencia alakulhat ki.
- Ne szedje szét, és ne próbálja megjavítani a nyomtatót. A javításhoz vegye fel a kapcsolatot a helyi HP szervizzel, lásd: *A nyomtató használata*.
- A nyomtatóhoz csak a HP által szállított elektromos kábelt használja. Ne rongálja meg, ne vágja el és ne próbálja megjavítani tápkábelt. Sérült tápkábel használata esetén tűz keletkezhet vagy áramütés történhet. A sérült tápkábelt a HP által jóváhagyott tápkábelre cserélje ki.
- Vigyázzon, hogy a HP tisztítócsomagban található anyagok kivételével a nyomtató belső részei ne érintkezzenek fémmel vagy folyékony anyaggal. Az ilyen esetek tüzet, áramütést vagy súlyos kárt okozhatnak.







- Kapcsolja ki a nyomtatót, és húzza ki a tápkábelt az aljzatból, ha a következő esetek bármelyike bekövetkezik:
  - Ha kézzel belenyúl a nyomtatóba.
  - Ha a nyomtatóból füst jön ki, vagy szokatlan szagot érez.
  - Ha a nyomtató működés közben a megszokottól eltérő hangot ad ki.
  - Ha olyan fémdarab vagy folyékony anyag kerül a nyomtató belsejébe, amely nem része a tisztítási és karbantartási eljárásnak.
  - Zivatar idején.
  - Áramkimaradás esetén.

## Az előlap











Az előlap nagy méretű középső területén jelennek meg a különböző aktuális információk és az ikonok. A bal és a jobb oldalon időnként legfeljebb hat rögzített ikon jelenhet meg. Ezek általában nem egyidejűleg jelennek meg.

### Bal és jobb oldali rögzített ikonok



	Visszalépés a kezdőképernyőre.		Az aktuális képernyővel kapcsolatos súgó megjelenítése.
	Ugrás az előző elemre.		Ugrás a következő elemre.
	Visszalépés az előző képernyőre a módosítások elvetése nélkül.		Az aktuális folyamat megszakítása.

### A kezdőképernyő dinamikus ikonjai

	A nyomtató állapotának megtekintése, a beállítások módosítása vagy olyan műveletek indítása, mint például a papírbetöltés vagy a tintakellékek cseréje. A gomb mellett egy üzenet tájékoztatja a nyomtató állapotáról vagy az aktuális riasztásról. Nyomja meg a riasztást jelző elemet az aktuális riasztások listájának megjelenítéséhez.		Egy PostScript vagy PDF feladat nyomtatását jelzi. Megnyomására nem történik semmi.
	Fájl nyomtatása USB-adattárolóról.		Fájl nyomtatása számítógépről.

	Fájl nyomtatása a HP Designjet ePrint & Share szolgáltatásból.		Az USB-adattároló(k) adatainak megtekintése. Ez az ikon csak akkor jelenik meg, ha legalább egy USB-adattároló van a készülékhez csatlakoztatva.
	A nyomtatási sor megtekintéséhez és kezeléséhez (csak a T1300 sorozat esetén). Ha vannak várakoztatott feladatok, akkor egy kis méretű figyelmeztető ikon jelenik meg.		A lehetséges alkalmazások elérése. Az alkalmazásokról bővebben lásd <i>A nyomtató használata</i> kézikönyvet.

Ha a nyomtató egy ideje télen állapotban van, akkor energiatakarékos üzemmódba lép, és kikapcsolja az előlapi kijelzőt. Ha módosítani szeretné a nyomtató energiatakarékos üzemmódjának várakozási idejét, akkor

nyomja meg az  , majd a  ikont, ezután válassza a **Setup (Beállítás) > Front panel options (Előlapi beállítások) > Sleep mode wait time (Energiatakarékos üzemmód várakozási ideje)** elemet. 30 és 240 másodperc közötti időtartamot adhat meg.

Ha a nyomtatóra külső parancs érkezik, akkor kilép az energiatakarékos üzemmódból, és bekapcsolja az előlapi kijelzőt.



## Internetszolgáltatások

Az ePrinter nyomtató csatlakoztatható az internethez, ami lehetővé teszi különböző szolgáltatások használatát:

<b>Automatikus firmverfrissítés</b> A nyomtató erőfeszítés nélküli naprakészen tartásához.	<b>Nyomtatás e-mail segítségével (HP ePrint)</b> Ha el tudja küldeni e-mailben, ki tudja nyomtatni. Egyszerűen csatoljon egy PDF-fájlt vagy más nyomtatásra kész fájlt egy e-mailhez, és küldje el nyomtatója saját e-mail címére.	<b>Online nyomtatási előzmények: ePrint &amp; Share</b> Minden nyomtatásról biztonságosan tárolhat egy másolatot a weben, és bárhol újra kinyomathatja, böngészőből vagy okostelefonról, a saját HP Designjet ePrint & Share fiókja révén.
<b>Nyomtatás távolról: ePrint &amp; Share</b> Például otthonról az irodába, vagy akár okostelefonról vagy laptopról.	<b>Számítógép nélküli nyomtatás az ePrint &amp; Share segítségével</b> HP Designjet ePrint & Share fiókját elérheti az előlapról, de akár mobilkészülékével is kinyomathatja a feladatokat.	

## Beállítás

A termék beállításához az internetszolgáltatások használatához kövesse az alábbi lépéseket:

- 1 Ellenőrizze, hogy a nyomtató megfelelően kapcsolódik az internethez.
- 2 Futtassa a kapcsolódási varázslót: az előlapon válassza a következő lehetőségeket:  , majd  , majd **Connectivity (Kapcsolódás) > Connectivity wizard (Kapcsolódási varázsló)**. Ha nem találja a Connectivity Wizard (Kapcsolódási varázsló) parancsot a menüben, frissítse a nyomtató eszközevezérlő-programját, majd próbálja újra. Ha a varázsló új eszközevezérlő-programot tölt le, akkor a nyomtatót esetleg újra kell indítani. Amikor a varázsló megjeleníti a nyomtató kódját és e-mail címét, érdemes leírnia ezeket az adatokat.
- 3 Telepítse a nyomtató szoftvereit (az illesztőprogramot és egyéb programokat a lehetőségek kibővítésére) számítógépére a HP Start-up Kit DVD-ről, illetve a webről. Dokumentációt és támogatási információkat is találhat a DVD-n vagy a weben.

- 4 Hozzon létre egy HP Designjet ePrint & Share fiókot a felkéréskor, vagy később, a <http://www.hp.com/go/eprintandshare> webhelyen. A HP Designjet ePrint & Share elmenti a felhőben az összes nyomtatási feladat másolatát, így később újra kinyomathatja vagy megoszthatja őket szinte bárhol, akár okostelefonokról vagy táblagépekről is.
- 5 Aktiválja fiókját az e-mailben kapott aktivációs hivatkozással. Ha nem kapja meg az üzenetet, ellenőrizze a levélszemét mappát.
- 6 Ez egy választható lépés: Ha Ön a nyomtató rendszergazdája, jelentkezzen be a HP ePrint Center rendszerbe (<http://www.hp.com/go/eprintcenter>) a nyomtató e-mail címének testre szabásához vagy az ePrinter biztonsági beállítások megadásához a távoli nyomtatáshoz.

Gratulálunk, ezzel befejezte az internetszolgáltatások beállítását! A HP ePrint és a HP Designjet ePrint & Share már készen áll a használatra.

A HP ePrint Center és a HP Designjet ePrint & Share legújabb híreit, támogatási lehetőségeit és használati feltételeit az adott webhelyeken találhatja meg: <http://www.hp.com/go/eprintcenter> és <http://www.hp.com/go/eprintandshare>.

## Az előlap hibaüzenetei

Ha olyan hibaüzenet jelenik meg, amelyet itt nem talál meg, és nem tudja mit kell tennie, vagy ha a javasolt teendő nem oldja meg a problémát, akkor lépjen kapcsolatba a HP ügyfélszolgálatával.

Üzenet vagy kód	Javaslat
[Szín] cartridge has altered (A [szín] tintapatron megváltozott)	Ellenőrizze a tintapatront.
[Szín] cartridge has expired (A [szín] tintapatron szavatossága lejárt)	Cserélje ki a tintapatront.
[Szín] cartridge is low on ink (A [szín] tintapatronban kevés a tinta)	Ellenőrizze, hogy rendelkezik-e megfelelő színű új tintapatronnal.
[Szín] cartridge is missing (A [szín] tintapatron hiányzik)	Helyezze be a megfelelő színű tintapatront.
[Szín] cartridge is out of ink (A [szín] tintapatron kifogyott)	Cserélje ki a tintapatront.
[Szín] cartridge is very low on ink (A [szín] tintapatronban nagyon kevés a tinta)	Ellenőrizze, hogy rendelkezik-e megfelelő színű új tintapatronnal.
[Szín] printhead #[n] error: not present (Az [n] számú [szín] nyomtatófej hibás: nincs behelyezve)	Helyezze be a megfelelő nyomtatófejet.
[Szín] printhead #[n] error: please remove (Az [n] számú [szín] nyomtatófej hibás: távolítsa el)	Vegye ki a nyomtatófejet, és helyezzen be megfelelő típusú (színű és számú) nyomtatófejet.
[Szín] printhead #[n] error: (Az [n] számú [szín] nyomtatófej hibás: cserélje ki)	Vegye ki a nem működő nyomtatófejet, és helyezzen be megfelelő típusú (színű és számú) nyomtatófejet.
[Szín] printhead #[n] error: reset (Az [n] számú [szín] nyomtatófej hibás: helyezze be ismét)	Vegye ki és helyezze vissza ugyanazt a nyomtatófejet, vagy próbálja megtisztítani az elektromos érintkezőket. Szükség esetén helyezzen be egy új nyomtatófejet.
Cutter replacement advised (Ki kell cserélni a vágót)	Lépjen kapcsolatba a HP ügyfélszolgálatával, és kérje a vágó cseréjét.
Job queue notification (Feladatsor értesítése)	Vonja vissza, folytassa vagy törölje a feladatot.
Maintenance #1 advised (1. számú karbantartás ajánlott)	Forduljon a HP ügyfélszolgálathoz.
Maintenance #2 advised (2. számú karbantartás ajánlott)	Forduljon a HP ügyfélszolgálathoz.
Paper loaded incorrectly: remove paper (Hibásan betöltött papír: távolítsa el a papírt)	Vegye ki a papírt, és próbálja meg újból behelyezni.
Paper mispositioned: remove paper (Hibásan elhelyezett papír: távolítsa el a papírt)	Vegye ki a papírt, és próbálja meg újból behelyezni.

Üzenet vagy kód	Javaslat
Paper path error: incorrectly loaded (Hiba a papír útvonalán: helytelenül betöltött papír)	Vegye ki a papírt, és próbálja meg újból behelyezni.
Paper path error: misaligned (Hiba a papír útvonalán: elcsúszott a papír)	Vegye ki a papírt, és próbálja meg újból behelyezni.
Printhead replacement incomplete. Restart it. (Nem fejeződött be a nyomatófej cseréje. Indítsa újra a műveletet.)	Indítsa újra a nyomatófej kicserélési műveletét.
Printheads need individual testing. Do replacement (A nyomatófejek különálló tesztelést igényelnek. Cserélje ki a hibás nyomatófejeket.)	Ellenőrizze a nyomatófejeket a képdiaosztikai adatlap használatával, és cserélje ki a nem megfelelően működő nyomatófejeket.
Replace [szín] cartridge (Cserélje ki a [szín] tintapatront)	Cserélje ki a tintapatront.
Reset [szín] cartridge (Helyezze be újra a [szín] tintapatront)	Vegye ki és helyezze be újra ugyanazt a tintapatront.
01.0, 01.1, 01.2	Indítsa újra a nyomtatót.
08:04	Indítsa újra a nyomtatót. Ha nem szűnik meg a probléma, frissítse a nyomtató eszközevezérlő-programját.
08:08	Próbálja meg újból végrehajtani az előzőleg elkezdett műveletet. Ha ez ekkor is sikertelen, indítsa újra a nyomtatót. Ha nem szűnik meg a probléma, frissítse a nyomtató eszközevezérlő-programját.
21, 21.1, 22.0, 22.1, 22.2, 22.3, 24	Indítsa újra a nyomtatót.
61:01	A fájl formátuma rossz, így a nyomtató képtelen a feladat feldolgozására. Ellenőrizze a nyomtató grafikai nyelvet meghatározó beállítását. Ha Mac OS operációs rendszerről USB-kapcsolaton keresztül PostScript nyomtatást végez, akkor az illesztőprogramban és az alkalmazásban is válasszon ASCII-kódolást. Szerezze be az eszközevezérlő-program (firmver) és az illesztőprogram legújabb változatát.
62, 63, 64, 65, 67	Frissítse a nyomtató eszközevezérlő-programját.
63:01	A nyomtató nem tudott IP-címet lekérni. Csatlakozzon másik hálózathoz, vagy változtassa meg az IPv4-konfigurációt.
71.04	Nincs több szabad memória. Ennek elkerüléséhez a HP-GL/2- vagy a HP RTL-illesztőprogramban válassza az <b>Advanced</b> (Speciális) lapot, majd a <b>Send job as a bitmap</b> (Feladat küldése bitképként) lehetőséget.
74:04	Nem sikerült az eszközevezérlő-program frissítése. Nyomja meg az OK gombot, és próbálja meg újra.
74.1	Próbálja meg ismét frissíteni az eszközevezérlő-programot. Ne használja a számítógépet, amíg a frissítés folyamatban van.
74.8:04	Nem sikerült az eszközevezérlő-program frissítése. Az eszközevezérlő-program fájlja megsérülhetett, próbálja újra letölteni.
79:03	Indítsa újra a nyomtatót.

Üzenet vagy kód	Javaslat
79:04	Frissítse a nyomtató eszközezőrlő-programját.
81:01, 86:01	Kövessen az előlapon megjelenő utasításokat. A készülék a HP ügyfélszolgálatával történő kapcsolatfelvétel előtt egy teszteljárás lefuttatását, illetve egy számkód feljegyzését kérheti.
94, 94.1	Indítsa újra a színkalibrálást.