



DESIGNJET T790/T1300

Elektroninių spausdintuvų serija

Pradinė informacija

Kas tai yra?

Jūsų spausdintuvas yra spalvotas rašalinis spausdintuvas, skirtas dideliems aukštos kokybės vaizdams spausdinti.

Šiame pradinės informacijos dokumente pateikiami teisiniai įspėjimai ir saugos instrukcijos, aprašomos priekinio skydelio naudojimo galimybės, pristatomos žiniatinklio paslaugos ir išvardijami galimų klaidų pranešimai.

Kur yra vartotojo vadovas?

Visas vadovas „*Kaip naudoti spausdintuvą*“ yra prie spausdintuvo pridėtame DVD diske.

Daugiau informacijos rasite HP techninės pagalbos svetainėje:

<http://www.hp.com/go/T790/knowledgecenter> arba
<http://www.hp.com/go/T1300/knowledgecenter>.

Teisiniai įspėjimai

© „Hewlett-Packard Development Company, L.P.“, 2012

Čia pateikiama informacija gali būti pakeista be įspėjimo. Vienintelė HP gaminams ir paslaugoms taikoma garantija yra išdėstyta garantiniame pareiškime, kuris tiekiamas su gaminiais ar paslaugomis. Jokie čia rasti teiginiai negali būti laikomi papildoma garantija. HP nebus atsakinga už čia esančias technines ar redakcines klaidas arba praleistą informaciją.

Taikomą ribotą HP garantiją savo produktui rasite atskirai pateiktą savo kompiuterio Pradžios meniu ir (arba) dėžėje pateikiamame CD/DVD diske. Kai kuriems regionams ir šalims dėžėje pateikiama spausdinta ribotoji HP garantija. Šalyse ar regionuose, kuriuose spausdinta garantija nepateikiama, galite kreiptis dėl spausdintos kopijos apsilankę <http://www.hp.com/go/orderdocuments/> arba parašyti adresu:

Šiaurės Amerika: Hewlett Packard, MS POD, 11311 Chinden Blvd, Boise, ID 83714, USA.

Europa, Viduriniai Rytai, Afrika: Hewlett-Packard, POD, Via G. Di Vittorio 9, 20063 Cernusco s/Naviglio (MI), Italy.

Azija, Ramiojo Vandenyno šalys: Hewlett-Packard, POD, P.O. Box 200, Alexandra Post Office, Singapore 911507.

Nurodykite savo produkto numerį, garantinį laikotarpį (jį rasite ant serijos numerio etiketės), savo vardą ir pašto adresą.

Saugumo priemonės

Toliau pateikiamos atsargumo priemonės, užtikrinančios, kad spausdintuvas bus tinkamai naudojamas ir saugomas nuo gedimų. Jų visada reikia laikytis.

- Visada naudokite etiketėje nurodytą įtampą. Neapkraukite spausdintuvo elektros lizdo keliais įrenginiais.
- Pasirūpinkite, kad spausdintuvas būtų gerai įžemintas. Antraip galima gauti elektros smūgį, gali kilti gaisras ar atsirasti elektromagnetinių trukdžių.
- Nemėginkite ardyti arba patys taisyti spausdintuvo. Priežiūros klausimais susisiekiu su vietiniu HP priežiūros tarnybos atstovu, žr. *Kaip naudoti spausdintuvą*.
- Naudokite tik su spausdintuvu tiekiamą maitinimo kabelį. Maitinimo kabelio negadinkite, nepjaustykite ir netaisykite. Pažeistas maitinimo kabelis gali sukelti gaisrą ir elektros smūgį. Pažeistas maitinimo kabelį pakeiskite HP aprobuotu maitinimo kabeliu.
- Neleiskite vidinėms spausdintuvo dalims kontaktuoti su metalu ar skystičiais (išskyrus esančius HP valymo rinkiniuose). Tai gali sukelti gaisrą, elektros smūgį ar kitokį rimtą pavojų.
- Toliau pateikiami atvejai, kada reikia išjungti spausdintuvą ir ištraukti maitinimo kabelį iš elektros lizdo:
 - prieš liečiant vidinius spausdintuvo komponentus.
 - Jei iš spausdintuvo kyla dūmai ar sklinda neįprastas kvapas.
 - Jei spausdintuvas skleidžia neįprastus garsus, kurių normalaus darbo metu nebūna.
 - Jei vidinį spausdintuvo komponentą liečia metalinis daiktas arba skystis (jei tai nėra valymo ar techninės priežiūros procedūros dalis).
 - Žaibuojant.
 - Nutrukus elektros tiekimui.

Priekinis skydelis



Priekiniame skydelyje yra didelė centrinė sritis, kurioje rodoma dinaminė informacija ir piktogramos. Kairėje ir dešinėje pusėje galite matyti iki šešių fiksuotų piktogramų skirtingu laiku. Įprastai vienu metu jos visos nerodomos.

Dešinioji ir kairioji fiksuotos piktogramos

	Grįžti į pradinį ekraną.		Peržiūrėti dabartinio ekrano žinyną.
	Eiti į ankstesnį elementą.		Eiti į kitą elementą.
	Grįžti į ankstesnį ekraną neatmetus pakeitimų.		Atšaukti dabartinį procesą.

Dinaminės pradinio ekrano rodinio piktogramos

	Peržiūrėti informaciją apie spausdintuvo būseną, pakeisti spausdintuvo nustatymus arba inicijuoti veiksmus, pavyzdžiui, popieriaus tiekimą arba rašalo atsargų keitimą. Šalia mygtuko pateikiamas pranešimas, rodantis spausdintuvo būseną ar perspėjimą. Paspauskite šį pranešimą norėdami pamatyti visų esamų perspėjimų sąrašą.		Nurodo, kad spausdinama „PostScript“ ar PDF užduotis. Ją paspaudus spausdintuvus nsureaguos.
	Spausdinti failą iš USB atmintinės.		Spausdinti nuotraukas iš kompiuterio.
	Spausdinti failą iš „HP Designjet ePrint & Share“.		Peržiūrėti informaciją apie USB atmintinę (-es). Piktograma rodoma tik tada, kai prijungta viena ar daugiau USB atmintinių.
	Peržiūrėti ir valdyti spausdinimo užduočių eilę (yra tik T1300 serijos spausdintuvuose). Jei yra sulaukytų užduočių, rodoma mažesnė perspėjimo piktograma.		Pasiekti esamas programas. Daugiau informacijos apie programas žr. <i>Kaip naudoti spausdintuvą</i> .

Jei spausdintuvus kurį laiką paliekamas be veiksmų, jis vėl persijungia į miego režimą ir išjungia priekinio skydelio

ekraną. Jei norite pakeisti laiką, po kurio įjungiamas miego režimas, paspauskite , tada Setup > Front panel options > Sleep mode wait time (Sąranka > Priekinio skydelio parinktys > Miego režimo laukimo laikas) Galite pasirinkti įvairią trukmę nuo 30 iki 240 sekundžių.

Spausdintuvus išsijungia iš miego režimo ir įjungia priekinio skydelio ekraną, kai su juo atliekami kokie nors išoriniai veiksmai.



Žiniatinklio paslaugos

El. spausdintuvą galima prijungti prie žiniatinklio. Tai suteiks įvairių pranašumų.

Automatinis programinės aparatinės įrangos naujinimas Spausdintuvą bus atnaujintas be jokių įsų pastangų.	Spausdinimas el. paštu („HP ePrint“) Viską, ką galite siųsti el. paštu, galite ir išspausdinti. Paprasčiausiai prie el. laiško pridėkite PDF ar kitą spausdinimo failą ir siųskite jį spausdintuvui skirtu adresu.	Spausdinimo internetu istorija naudojant „ePrint & Share“ Saugiai įrašykite kiekvieno spaudinio internetinę kopiją ir išspausdinkite ją dar kartą, kai tik jos prireiks, internetu ar išmanioju telefonu naudodami asmeninę „HP Designjet ePrint & Share“ paskyrą.
Spausdinkite nuotoliniu būdu naudodami „ePrint & Share“ Pavyzdžiui, būdami namie spausdinkite biure ar iš išmaniojo telefono arba nešiojamojo kompiuterio.	Spausdinimas be kompiuterio naudojant „ePrint & Share“ Norėdami spausdinti savo dokumentus, turite galimybę pasiekti „HP Designjet ePrint & Share“ paskyrą iš priekinio skydelio arba mobiliuoju įrenginiu.	

Sąranka

Norėdami nustatyti savo produktą, kad galėtumėte naudotis žiniatinklio paslaugomis, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

- 1 Įsitinkinkite, kad spausdintuvą tinkamai prijungtas prie interneto.
- 2 Vykdykite ryšio vediklį: priekiniame skydelyje paspauskite , tada , tada **Connectivity** > **Connectivity wizard** (ryšys > ryšio vediklis). Jei ryšio vediklio meniu nerandate, atnaujinkite savo programinę aparatinę įrangą ir bandykite dar kartą. Jei vediklis atsisiūnčia naują programinę aparatinę įrangą, spausdintuvą gali reikėti paleisti iš naujo. Kai vediklis rodo įsų spausdintuvo kodą ir el. pašto adresą, rekomenduojama juos užsirašyti.
- 3 Kompiuteryje iš „HP Start-up Kit“ (HP pradinis rinkinys) DVD ar žiniatinklio įdėkite spausdintuvo programinę įrangą (tvarkykles ir kitą programinę įrangą, gerinančią darbo našumą). Be to, DVD ir žiniatinklyje galite rasti dokumentų ir su technine pagalba susijusios informacijos.
- 4 Paraginti arba vėliau susikurkite „HP Designjet ePrint & Share“ paskyrą <http://www.hp.com/go/eprintandshare>. „HP Designjet ePrint & Share“ visų įsų spausdinimo užduočių kopijas išsaugo debesyje, kad galėtumėte vėl jas išspausdinti ir bendrinti, kad ir kur būtumėte. Tam užtenka turėti tik išmanųjį telefoną ar planšetinį kompiuterį.
- 5 Suaktyvinkite savo paskyrą spustelėdami suaktyvinimo saitą, kurį gausite el. paštu. Jei laiško negavote, nepamirškite patikrinti brukalo aplanko.
- 6 Neprivalomas veiksmas: jei esate spausdintuvo administratorius, prisijunkite prie „HP ePrint Center“ (<http://www.hp.com/go/eprintcenter>) ir pritaikykite sau spausdintuvo el. pašto adresą bei valdykite el. spausdintuvo saugą nuotolinio spausdinimo atvejais.

Sveikiname, užbaigėte žiniatinklio paslaugų sąranką. „HP ePrint“ ir „HP Designjet ePrint & Share“ paruoštos naudoti.

Norėdami gauti su „HP ePrint Center“ ir „HP Designjet ePrint & Share“ susijusios naujausios informacijos, pagalbos ar sužinoti jų naudojimo sąlygas, apsilankykite atitinkamoje jų svetainėse <http://www.hp.com/go/eprintcenter> ir <http://www.hp.com/go/eprintandshare>.

Pranešimai apie klaidas priekiniame skydelyje

Jeigu rodomas klaidos pranešimas, kuris neaptartas čia, ir jeigu abejojate, kaip j tai reaguoti, arba rekomenduojamas veiksmas problemas neišsprendė, susisiekite su HP technine pagalba.

Pranešimas arba kodas	Rekomendacija
„[Color] cartridge has altered“ ([spalva] kasetė pakeista)	Patikrinkite kasetę.
„[Color] cartridge has expired“ (baigėsi [spalva] kasetės galiojimas)	Pakeiskite kasetę.
„[Color] cartridge is low on ink“ (mažai rašalo [spalva] kasetėje)	Patikrinkite, ar turite naują tinkamos spalvos kasetę.
„[Color] cartridge is missing“ (nėra [spalva] kasetės)	Įdėkite reikiamos spalvos kasetę.
„[Color] cartridge is out of ink“ (baigėsi rašalas [spalva] kasetėje)	Pakeiskite kasetę.
„[Color] cartridge is very low on ink“ (labai mažai rašalo [spalva] kasetėje)	Patikrinkite, ar turite naują tinkamos spalvos kasetę.
„[Color] printhead #[n] error: not present“ ([spalva] spausdinimo galvutės #[n] klaida: nėra)	Įdėkite reikiamą spausdinimo galvutę.
„[Color] printhead #[n] error: please remove“ ([Spalva] spausdinimo galvutės #[n] klaida: išimkite)	Išimkite netinkamą spausdinimo galvutę ir įdėkite reikiamos rūšies (spalvos ir numerio) naują spausdinimo galvutę.
„[Color] printhead #[n] error: replace“ ([Spalva] spausdinimo galvutės #[n] klaida: pakeiskite)	Išimkite neveikiančią spausdinimo galvutę ir įdėkite reikiamos rūšies (spalvos ir numerio) naują spausdinimo galvutę.
„[Color] printhead #[n] error: reset“ ([spalva] spausdinimo galvutės #[n] klaida: įdėkite iš naujo)	Išimkite ir iš naujo įdėkite tą pačią spausdinimo galvutę arba bandykite nuvalyti elektros kontaktus. Jeigu reikia, įdėkite naują spausdinimo galvutę.
„Cutter replacement advised“ (patariama pakeisti pjoviklį)	Kreipkitės į HP techninės priežiūros skyrių, kad pakeistų pjoviklį.
„Job queue notification“ (pranešimas apie užduočių eilę)	Atšaukite, atnaujinkite ar ištrinkite užduotį.
„Maintenance #1 advised“ (rekomenduojama techninė priežiūra)	Susisiekite su HP techninės pagalbos tarnyba.
„Maintenance #2 advised“ (rekomenduojama techninė priežiūra)	Susisiekite su HP techninės pagalbos tarnyba.
„Paper loaded incorrectly: remove paper“ (popierius įdėtas netinkamai: išimkite popierių)	Išimkite popierių ir bandykite vėl įdėti.
„Paper mispositioned: remove paper“ (popierius įdėtas netinkamai: išimkite popierių)	Išimkite popierių ir bandykite vėl įdėti.

Pranešimas arba kodas	Rekomendacija
„Paper path error: incorrectly loaded“ (popieriaus judėjimo kelio klaida: netinkamai įdėtas popierius)	Išimkite popierių ir bandykite vėl įdėti.
„Paper path error: misaligned“ (popieriaus judėjimo kelio klaida: neišlygiuotas)	Išimkite popierių ir bandykite vėl įdėti.
„Printhead replacement incomplete. Restart it.“ (Spausdinimo galvutės keitimas nebaigtas. Pradėkite iš naujo.)	Pradėkite spausdinimo galvūčių keitimo procedūrą iš naujo.
„Printheads need individual testing. Do replacement.“ (Spausdinimo galvutes reikia patikrinti individualiai. Pakeiskite.)	Patikrinkite spausdinimo galvutes naudodami vaizdo diagnostikos spaudinį, jei jos tinkamai neveikia, pakeiskite.
„Replace [color] cartridge“ (pakeiskite [spalva] kasetę)	Pakeiskite kasetę.
„Reseat [color] cartridge“ (iš naujo įdėkite [spalva] kasetę)	Išimkite ir iš naujo įdėkite tą pačią kasetę.
01.0, 01.1, 01.2	Iš naujo įjunkite spausdintuvą.
08:04	Iš naujo įjunkite spausdintuvą. Jei problema išlieka, atnaujinkite spausdintuvo programinę aparatinę įrangą.
08:08	Bandykite atlikti operaciją dar kartą. Jei nepavyksta vėl, paleiskite spausdintuvą iš naujo. Jei problema išlieka, atnaujinkite spausdintuvo programinę aparatinę įrangą.
21, 21.1, 22.0, 22.1, 22.2, 22.3, 24	Iš naujo įjunkite spausdintuvą.
61:01	Netinkamas failo formatas, todėl spausdintuvus negali toliau vykdyti užduoties. Patikrinkite, ar gerai nustatyta grafinių elementų kalba. Jeigu siunčiate „PostScript“ iš „Mac OS“ naudodamiesi USB jungtimi, tvarkyklėje ir programoje pasirinkite ASCII kodavimą. Paieškokite naujausių programinės aparatinės įrangos ir tvarkyklių leidimų.
62, 63, 64, 65, 67	Atnaujinkite spausdintuvo programinę aparatinę įrangą.
63:01	Spausdintuvui nepavyko gauti IP adreso. Prisijunkite prie kito tinklo arba pakeiskite IPv4 konfigūraciją.
71.04	Trūksta atminties. Norėdami to išvengti HP-GL/2 ir HP RTL tvarkyklėje pasirinkite skirtuką Advanced (išsamiau) ir tada Send job as a bitmap (siųsti užduotį kaip taškinį vaizdą).
74:04	Programinės aparatinės įrangos atnaujinimas nepavyko. Paspauskite OK (gerai) ir bandykite dar kartą.
74.1	Bandykite iš naujo naujinti programinę aparatinę įrangą. Vykdamas naujinimo procesą nesinaudokite kompiuteriu.
74.8:04	Programinės aparatinės įrangos atnaujinimas nepavyko. Programinės aparatinės įrangos failas gali būti netinkamas. Pabandykite jį atsisiųsti dar kartą.
79:03	Iš naujo įjunkite spausdintuvą.
79:04	Atnaujinkite spausdintuvo programinę aparatinę įrangą.
81:01, 86:01	Vykdykite priekinio skydelio pateikiamus nurodymus. Prieš susisiekiant su HP techninės pagalbos tarnyba, jūs galite paprašyti įvykdyti testavimo procedūrą ir užrašyti skaitinį kodą.
94, 94.1	Iš naujo pradėkite spalvų kalibravimą.