



Felhasználói útmutató

© Copyright 2018 HP Development Company,
L.P.

A jelen dokumentumban közölt információk előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. A HP termékeire és szolgáltatásaira kizárólag az adott termékhez vagy szolgáltatáshoz mellékelt nyilatkozatokban kifejezetten vállalt jótállás vonatkozik. Az itt leírtak nem jelentenek további jótállást. A HP nem vállal felelősséget a jelen dokumentumban esetleg előforduló technikai vagy szerkesztési hibákért vagy hiányosságokért.






Második kiadás: 2018. július

Első kiadás: 2017. június

Dokumentum cikkszám: 937403-212

Az útmutató bemutatása

Ez az útmutató a szkennel beállítására és használatára vonatkozó információkat tartalmaz.

-
-  **FIGYELEM!** Olyan veszélyes helyzetet jelez, amely – ha nem kerül el – halált vagy komoly sérülést okozhat.
 -  **VIGYÁZAT!** Olyan veszélyes helyzetet jelez, amely – ha nem kerül el – kisebb vagy közepes sérülést okozhat.
 -  **FONTOS:** Fontosnak, de nem veszélyekhez kapcsolódónak tekintett információkat jelez (például vagyoni kárhoz kapcsolódó üzeneteket). A fontos riasztás arra figyelmezteti a felhasználót, hogy egy adott eljárás pontosan az ismertetett módon való betartásának elmulasztása adatvesztéshez, illetve a hardver vagy a szoftver károsodásához vezethet. Olyan lényeges információkat tartalmaz továbbá, amelyek egy fogalmat magyaráznak el, vagy egy feladat elvégzésére szolgálnak.
 -  **MEGJEGYZÉS:** További információkat tartalmaz, melyek kiemelik vagy kiegészítik a fő szöveg fontos elemeit.
 -  **TIPP:** Hasznos tanácsokat nyújt egy-egy feladat elvégzéséhez.
-

Tartalomjegyzék

1 A szkener használata	1
A szkener csatlakoztatása	1
Beolvasási technikák	1
Beolvasás kéz használata nélküli üzemmódban	2
Standard, alapértelmezett termékbeállítások	2
Ország kódtábla	2
Kioldó	3
Utótag	3
Kódazonosító előtag hozzáadása minden jelrendszerhez	4
Funkciókód átvitele	4
Adatformátum-szerkesztőre vonatkozó utasítások	4
Programozási diagram	5
2 Ügyfélszolgálat	7
A támogatás elérése	7
Előkészületek a műszaki támogatás felhívása előtt	7

1 A szkennelõ használata

A szkennelõ csatlakoztatása

1. Kapcsolja ki a számítógépet.
2. Csatlakoztassa a szkennelõ USB-kábelét az I/O csatlakozóegység USB Type-A portjához.



3. Kapcsolja be a számítógépet.

Beolvasási technikák

A képkeresõ egy célzósugarat bocsát ki, amelyet a vonalkód közepére kell irányítani, de a jó beolvasás bármilyen irányból elvégezhetõ. Tartsa a szkennelõt a vonalkód fölé, nyomja meg a gombot, és irányítsa a célzósugarat a vonalkód közepére.

A célzósugár kisebb lesz, amikor a szkennelõ közelebb van a vonalkódhoz, és nagyobb, amikor az távolabb van a kódtól. A megfelelõ leolvasáshoz tartsa a szkennelõt közel a kisebb vonalkódokhoz, illetve távolabb a nagyméretû vonalkódokhoz.

Ha a vonalkód erõsen tükrözõdõ (például laminált), szükség lehet a szkennelõ megdöntésére a vonalkód beolvasásához.



Beolvasás kéz használata nélküli üzemmódban

Ha a szkennert az állványra helyezik, a szkennert beépített érzékelője kéz használatát nem igénylő üzemmódba állítja az eszközt. A szkennert állványról történő eltávolításakor normál kézi üzemmódban működik tovább.

1. Ellenőrizze az összes kábel megfelelő csatlakozását.
2. Csatlakoztassa a szkennert az állványra a ráhelyezésével.
3. Egy vonalkód beolvasásához helyezze a vonalkódot a szkennert fölé, és győződjön meg arról, hogy a beolvasóvonal a kód minden sávját és hézagját keresztezi.
4. A sikeres dekódolást követően a szkennert sípol, és a LED zöld színűre vált.

Standard, alapértelmezett termékbeállítások

Az alábbi vonalkód minden termékbeállítást visszaállít a standard, alapértelmezett értékekre.



Standard, alapértelmezett termékbeállítások

Ország kódtábla

Olvassa be az alábbi Ország kódtábla programozása vonalkódot, majd olvassa be a numerikus vonalkódot (ka)t ([Programozási diagram 5. oldal](#)), ezután olvassa be a Mentés vonalkódot az adott ország kódtáblájának programozásához. Általános szabályként a következő karaktereket nem támogatja a szkennert az Egyesült Államoktól eltérő országok esetén:

@ | \$ # { } [] = / ' \ < > ~ .



Ország kódtábla programozása

Országkód	Beolvasás	Országkód	Beolvasás
Belgium	1	Olaszország	5
Brazília	16	Japán	28
Csehország	15	Latin-Amerika	14
Dánia	8	Oroszország	26
Finnország	2	Szlovákia	22
Franciaország	3	Spanyolország	10
Németország/Ausztria	4	Svájc	6
Nagy-Britannia	7	USA (Alapértelmezett)	0
Norvégia	9		



Mentés



MEGJEGYZÉS: Országkódok teljes listája megtekinthető a *HP Engage One 2D vonalkód-olvasó Programozási útmutatójában* a <http://www.hp.com/support> weboldalon.

Kioldó

Az alábbi vonalkódok lehetővé teszik a szkennel Manuális kioldó - Normál (nyomja meg a gombot a beolvasáshoz) vagy Bemutató (a szkennel aktív, ha vonalkódot „lát”) üzemmódban történő használatát.



Manuális kioldó - normál (Alapértelmezett)



Bemutató üzemmód

Utótag

Ha kicsivissza művelet szükséges a vonalkódozolás után, olvassa be a CR utótag hozzáadása vonalkódot. A vonalkódo után lap hozzáadásához olvassa be a Lap utótag hozzáadása vonalkódot. Ellenkező esetben, olvassa be az Utótag eltávolítása vonalkódot az utótagok eltávolításához.



CR utótag hozzáadása



Lap utótag hozzáadása



Utótag eltávolítása

Kódazonosító előtag hozzáadása minden jelrendszerhez

Olvassa be az alábbi vonalkódot, ha kódazonosító előtagot szeretne hozzáadni minden jelrendszerhez.



Kódazonosító előtag hozzáadása minden jelrendszerhez (Ideiglenes)



MEGJEGYZÉS: A kódazonosítók teljes listája megtekinthető a *HP Engage One 2D vonalkód-olvasó Programozási útmutatójában* a <http://www.hp.com/support> weboldalon.

Funkciókód átvitele

Ha ez a választás engedélyezve van, és a beolvasott adatok tartalmazznak funkciókódokat, a szkennel továbbítja a funkciókódot terminálra. Ezen funkciókódok diagramjai megtalálhatók a *HP Engage One 2D vonalkód-olvasó Programozási útmutatójában* a <http://www.hp.com/support> weboldalon. Ha a szkennel keyboard wedge módban van, a beolvasott kódot a rendszer billentyűkóddá alakítja a továbbítás előtt.



Engedélyezés (alapértelmezett)



Letiltás

Adatformátum-szerkesztőre vonatkozó utasítások

Az alábbiak rövidített utasítások egy adatformátum megadásához. A részletes leírás megtekinthető a *HP Engage One 2D vonalkód-olvasó Programozási útmutatójában* a <http://www.hp.com/support> weboldalon.

Kövesse az alábbi utasításokat.

1. Olvassa be az **Adatformátum megadása** szimbólumot.
2. Elsődleges/Váltakozó formátum Az elsődleges formátumhoz olvassa be a következőt: **0**.
3. Terminál típusa: Bármely termináltípushoz olvassa be a következőt: **099**.
4. Kód azonosító: Bármely kódtípushoz olvassa be a következőt: **99**.
5. Hossz: Tetszőleges hosszúságú vonalkódhoz olvassa be a következőt: **9999**.
6. Parancsok szerkesztése: használja a következő programozási diagramot.
7. Olvassa be a **Mentés** vonalkódot a bejegyzések mentéséhez.



Adatformátum megadása



Összes adatformátum törlése



Mentés

Programozási diagram



0



1



2



3



4



5



6



7



8



9



A



B



C



D



E



F



Mentés

2 Ügyfélszolgálat

A támogatás elérése

Hardver- vagy szoftverprobléma megoldásához látogasson el ide: <http://www.hp.com/support>. Ezen a webhelyen a termékkel kapcsolatban további információkat talál, többek között fórumokra mutató hivatkozásokat és hibaelhárítással kapcsolatos útmutatásokat. Azt is megtudhatja, hogyan léphet kapcsolatba a HP-val, és hogyan nyithat támogatási esetet.

Előkészületek a műszaki támogatás felhívása előtt

Ha nem tud megoldani egy problémát, lehetséges, hogy fel kell hívnia a műszaki támogatást. Tartsa a keze ügyében az alábbi információkat a telefonhíváskor:

- Ha a terméket egy HP POS számítógéphez csatolták, adja meg a POS számítógép sorozatszámát
- A számla dátuma
- A terméken levő pótalkatrész szám
- Azok a körülmények, amelyek között a probléma előfordult
- Kiírt hibaüzenet
- Hardver konfiguráció
- Az Ön által használt hardver és szoftver neve és verziója