



Používateľská príručka

© Copyright 2018 HP Development Company,
L.P.

Informácie obsiahnuté v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Jediné záruky vzťahujúce sa na produkty a služby spoločnosti HP sú uvedené vo vyhláseniach o výslovnej záruke, ktoré sa dodávajú spolu s týmito produktmi a službami. Žiadne informácie uvedené v tomto dokumente nemožno považovať za dodatočnú záruku. Spoločnosť HP nezodpovedá za technické ani redakčné chyby či vynechaný text v tejto príručke.






Druhé vydanie: júl 2018

Prvé vydanie: jún 2017

Katalógové číslo dokumentu: 937403-232

Informácie o príručke

Táto príručka poskytuje informácie o inštalácii a používaní snímača.

-
-  **VAROVANIE!** Označuje nebezpečné situácie, pri ktorých **môže** dôjsť k smrti alebo vážnemu zraneniu, ak sa im nevyhnete.
 -  **UPOZORNENIE:** Označuje nebezpečné situácie, pri ktorých **môže** dôjsť k menšiemu alebo stredne vážnemu zraneniu, ak sa im nevyhnete.
 -  **DÔLEŽITÉ:** Označuje informácie považované za dôležité, ale netýkajúce sa rizika (napríklad správy týkajúce sa poškodenia majetku). Výstraha Dôležité upozorňuje používateľa na to, že ak nedodrží presne opísaný postup, môže dôjsť k strate údajov alebo poškodeniu hardvéru alebo softvéru. Obsahuje tiež základné informácie vysvetľujúce koncepciu alebo spôsob dokončenia úlohy.
 -  **POZNÁMKA:** Obsahuje ďalšie informácie, ktoré zvyrazňujú alebo dopĺňajú dôležité body hlavného textu.
 -  **TIP:** Poskytuje užitočné rady na dokončenie úlohy.
-

Obsah

1 Používanie snímača	1
Pripojenie snímača	1
Techniky čítania	1
Snímanie v režime hands-free	2
Štandardné predvolené hodnoty produktu	2
Krajina klávesnice	2
Spúšťač	3
CR	3
Pridať predponu ID kódu do všetkých symbolov	4
Prenos kódu funkcie	4
Pokyny k editoru formátu údajov	4
Programovacia tabuľka	5
2 Technická podpora	7
Kontakt na oddelenie technickej podpory	7
Príprava telefonovania na Zákaznícku podporu	7

1 Používanie snímača

Pripojenie snímača

1. Vypnite počítač.
2. Zapojte USB kábel snímača do portu USB Type-A na počítači pripájajúcej základni s vstupmi/výstupmi.



3. Zapnite počítač.

Techniky čítania

Hľadáček premietajúci lúč by mal smerovať na stred čiarového kódu, ale z dôvodu dobrého čítania môže byť umiestnený v ľubovoľnom smere. Podržte snímač nad čiarovým kódom, stlačte tlačidlo a vycentrujte zameriavací lúč na čiarový kód.

Zameriavací lúč je menší, keď je snímač bližšie k čiarovému kódu, a väčší, keď je snímač od kódu ďalej. Držte snímač blízko menších čiarových kódov a ďalej od veľkých čiarových kódov, ak chcete dosiahnuť dobré čítanie.

Ak je čiarový kód veľmi reflexný (napríklad laminovaný), môže byť potrebné snímač namieriť pod určitým uhlom, aby sa dal čiarový kód nasnímať.



Snímanie v režime hands-free

Keď je snímač osadený v stojane, zabudovaný senzor snímača uvedie snímač do režimu hands-free. Keď sa snímač vytiahne zo stojana, funguje v normálnom režime s držaním v ruke.

1. Skontrolujte, či sú všetky káble poriadne zapojené.
2. Vložte snímač do stojana tak, že ho položíte na stojan.
3. Ak chcete nasnímať čiarový kód, priložte čiarový kód k snímaču a zaistite, aby čiara snímania prešla každým pásikom a miestom na symbol.
4. Po úspešnom dekódovaní snímač zapípa a LED indikátor zasvieti nazeleno.

Štandardné predvolené hodnoty produktu

Nasledujúci čiarový kód obnoví všetky štandardné predvolené nastavenia produktu.



Štandardné predvolené hodnoty produktu

Krajina klávesnice

Nasnímajte dole znázornený čiarový kód programovania klávesnice krajiny, potom nasnímajte číselné čiarové kódy z [Programovacia tabuľka na strane 5](#) a potom nasnímajte čiarový kód uloženia, čím naprogramujete klávesnicu pre svoju krajinu. Vo všeobecnosti platí, že nasledujúce znaky nie sú snímačom podporované pre iné krajiny než USA:

@ | \$ # { } [] = / ' \ < > ~ .



Programovanie klávesnice krajiny

Kód krajiny	Snímanie	Kód krajiny	Snímanie
Belgicko	1	Taliansko	5
Brazília	16	Japonsko	28
Česko	15	Latinská Amerika	14
Dánsko	8	Rusko	26
Fínsko	2	Slovensko	22
Francúzsko	3	Španielsko	10
Nemecko/Rakúsko	4	Švajčiarsko	6
Veľká Británia	7	USA (Predvolené)	0
Nórsko	9		



Uložiť



POZNÁMKA: Úplný zoznam kódov krajín nájdete v dokumente *Príručka programovania snímača čiarových kódov HP Engage One 2D* na lokalite <http://www.hp.com/support>.

Spúšťač

Nasledujúce čiarové kódy umožňujú použiť snímač v režime ručného spúšťania – Normálny režim (prečítate stlačením tlačidla alebo) v režime Prezentácia (snímač sa aktivuje, keď „uvidí“ čiarový kód).



Ručné spúšťanie – Normálne (Predvolené)



Režim prezentácie

CR

Ak chcete po čiarovom kóde odsadenie, nasnímajte čiarový kód Pridať CR. Ak chcete po čiarovom kóde pridať tabulátor, nasnímajte čiarový kód Pridať tabulátor. V opačnom prípade nasnímajte čiarový kód Odstrániť CR.



Pridať CR



Pridať tabulátor



Odstrániť CR

Pridať predponu ID kódu do všetkých symbolov

Nasnímajte nasledujúci čiarový kód, ak chcete pridať predponu ID kódu naraz do všetkých symbolov.



Pridať predponu ID kódu do všetkých symbolov (Dočasne)



POZNÁMKA: Úplný zoznam kódov ID nájdete v dokumente *Príručka programovania snímača čiarových kódov HP Engage One 2D* na lokalite <http://www.hp.com/support>.

Prenos kódu funkcie

Keď je povolená táto možnosť a snímané údaje obsahujú kódy funkcií, snímač vysiela kód funkcie do terminálu. Diagramy týchto kódov funkcie sú uvedené v dokumente *Príručka programovania snímača čiarových kódov HP Engage One 2D* na lokalite <http://www.hp.com/support>. Keď je snímač v režime klinovej klávesnice, snímaný kód sa pred prenosom prevádza do klávesového kódu.



Povoliť (Predvolené)



Zakázať

Pokyny k editoru formátu údajov

Nižšie uvádzame skrátené pokyny na zadávanie formátu údajov. Úplné pokyny nájdete v dokumente *Príručka programovania snímača čiarových kódov HP Engage One 2D* na lokalite <http://www.hp.com/support>.

Postupujte podľa ďalej uvedených pokynov.

1. Nasnímajte symbol **Formát zadávania údajov**.
2. Primárny/alternatívny formát: nasnímajte **0** pre Primárny formát.
3. Typ terminálu: nasnímajte **099** pre akýkoľvek typ terminálu.
4. ID kód: nasnímajte **99** pre ľubovoľný typ čiarového kódu.
5. Dĺžka: nasnímajte **9999** pre všetky dĺžky čiarového kódu.
6. Príkazy editora: použite nasledujúcu programovaciu tabuľku.
7. Nasnímajte **Uložiť**, čím uložíte svoje položky.



Formát zadávania údajov



Vymazať všetky formáty údajov



Uložiť

Programovacia tabuľka



0



1



2



3



4



5



6



7



8



9



A



B



C



D



E



F



Uložiť

2 Technická podpora

Kontakt na oddelenie technickej podpory

Ak chcete vyriešiť problém s hardvérom alebo softvérom, prejdite na lokalitu <http://www.hp.com/support>. Pomocou tejto lokality získate ďalšie informácie o svojom produkte vrátane prepojení na diskusné fóra a pokynov na riešenie problémov. Nájdete tam tiež informácie o spôsobe kontaktovania spoločnosti HP a môžete poslať požiadavku podpore.

Príprava telefonovania na Zákaznícku podporu

Ak nemôžete vyriešiť problém, možno bude potrebné zavolať technickú podporu. Skôr, než budete telefonovať do servisu, pripravte si nasledujúce informácie:

- Ak je produkt pripojený k počítaču HP POS, zistite výrobné číslo počítača POS
- Dátum nákupu na faktúre
- Číslo náhradného dielu uvedené na produkte
- Podmienky, pri ktorých vznikol problém
- Prijaté hlásenia o chybách
- Konfigurácia hardvéru
- Názov a verzia hardvéru a softvéru, ktorý používate