



使用指南

© Copyright 2018 HP Development
Company, L.P.

本文件包含的資訊可能有所變更，恕不另行通知。HP 產品與服務的保固僅列於隨產品及服務所附的明確保固聲明中。此文件不可解釋為構成任何額外保固。HP 對此文件所包含之任何由技術或編輯構成的錯誤或遺漏，概不負任何責任。






第二版：2018 年 7 月

第 1 版：2017 年 6 月

文件編號：937403-AB2

關於此手冊

本手冊提供關於設定及使用掃描器的資訊。

-
-  **警告！** 表示有危險狀況，如果不避免可能會造成死亡或嚴重傷害。
 -  **注意：** 表示有危險狀況，如果不避免可能會造成輕微或中度傷害。
 -  **重要：** 表示與危險（例如與財產損失相關的訊息）無關的重要資訊。重要警示會警告使用者如果無法完全依照所述程序執行，則可能會導致資料遺失或是硬體或軟體損壞。其中也包含說明概念或完成工作的基本資訊。
 -  **附註：** 包含要強調或補充本文重點的其他資訊。
 -  **提示：** 提供有用提示以完成工作。
-

目錄

1 使用掃描器	1
連接掃描器	1
讀取技巧	1
以免持式模式掃描	2
標準產品預設值	2
鍵盤國家/地區	2
觸發	3
尾碼	3
將代碼 ID 首碼新增至所有碼制	4
功能碼傳輸	4
資料格式編輯器指示	4
設定圖表	5
2 技術支援	7
連絡支援	7
連絡技術支援的準備事項	7

1 使用掃描器

連接掃描器

1. 關閉電腦的電源。
2. 將掃描器的 USB 纜線連接到 I/O 連線底座的 USB Type-A 連接埠。



3. 開啟電腦電源。

讀取技巧

取景器會投射瞄準光束，瞄準光束應對準條碼中央，不過也可以朝讓合角度頭設，達到良好讀取的效果。將掃描器拿在條碼上方，並按下按鈕，然後將瞄準光束對準條碼中央。

若掃描器離條碼較近，瞄準光束較小；若掃描器離條碼較遠，瞄準光束較大。拿住掃描器靠近較小的條碼，拿住掃描器遠離較大的條碼，即可進行適當的讀取。

如果條碼強烈反光（例如，覆蓋保護膜），則可能需要將掃描器傾斜角度，才能掃描條碼。



以免持式模式掃描

掃描器放在支架時，掃描器的內建感應器會使掃描器進入免持式模式。從支架取下掃描器時，則會恢復正常的免持式模式。

1. 確定所有纜線已連接妥當。
2. 將掃描器放在支架上，使掃描器插入支架中。
3. 若要掃描條碼，請使條碼靠近掃描器，並確定該掃描線確實通過符號的每一個長條和空格。
4. 成功解碼時，掃描器會發出嗶聲，而且 LED 會亮起綠燈。

標準產品預設值

下列條碼會重設所有標準產品預設設定。



標準產品預設值

鍵盤國家/地區

掃描以下的程式鍵盤國家/地區條碼，然後從[位於第 5 頁的設定圖表](#)掃描數字條碼，然後掃描儲存條碼，將鍵盤設定為您所在的國家/地區。一般而言，對於美國以外的國家/地區，掃描器不支援下列字元：

@ | \$ # { } [] = / ' \ < > ~ °




設定鍵盤國家/地區

國碼	掃描	國碼	掃描
比利時	1	義大利	5
巴西	16	日本	28
捷克斯拉夫	15	拉丁美洲	14
丹麥	8	俄羅斯	26
芬蘭	2	斯洛伐克	22
法國	3	西班牙	10
德國/奧地利	4	瑞士	6
英國	7	美國 (預設)	0
挪威	9		



儲存

 **附註：**如需國碼的完整清單，請參閱《HP Engage One 2D 條碼掃描器程式設定指南》，網址為：
<http://www.hp.com/support>。

觸發

下列條碼可讓您在手動觸發 - 一般模式（按下按鈕讀取）或簡報模式（掃描器「看見」條碼時會啟動）中使用掃描器。



手動觸發 - 一般（預設）



簡報模式

尾碼

如果您想要在條碼後加上歸位字元，請掃描「新增 CR 尾碼」條碼。若要在條碼後加上 Tab，請掃描「新增 Tab 尾碼」條碼。否則，掃描「移除尾碼」條碼移除尾碼。



新增 CR 尾碼



新增 Tab 尾碼




移除尾碼

將代碼 ID 首碼新增至所有碼制

如果您想要將代碼 ID 首碼一次新增到所有碼制，請掃描下列條碼。



將代碼 ID 首碼詞新增到所有碼制（臨時）

 **附註：**如需代碼 ID 的完整清單，請參閱《HP Engage One 2D 條碼掃描器程式設定指南》，網址為：
<http://www.hp.com/support>。

功能碼傳輸

選取此選項，而且功能代碼包含在掃描資料內時，掃描器會將功能碼傳輸到終端機。《HP Engage One 2D 條碼掃描器程式設定指南》（網址為：<http://www.hp.com/support>）提供這些功能代碼的圖表。掃描器處於鍵盤楔模式時，其會將掃描代碼轉換為鍵碼再進行傳輸。



啟用（預設）



停用

資料格式編輯器指示

下列為輸入資料格式的概略指示。如需完整指示，請參閱《HP Engage One 2D 條碼掃描器程式設定指南》，網址為：<http://www.hp.com/support>。

請遵循下列指示。

1. 掃描輸入資料格式符號。
2. 主要/替代格式：掃描 **0** 表示主要格式。
3. 終端機類型：掃描 **099** 表示任何終端機類型。
4. 代碼 ID：掃描 **99** 表示任何條碼類型。
5. 長度：掃描 **9999** 表示任何長度的條碼。
6. 編輯器指令：使用下列的設定圖表。
7. 掃描儲存儲存您的項目。



輸入資料格式



清除所有資料格式



儲存

設定圖表



0



1



2



3



4



5



6



7



8



9



A



B



C



D



E



F



儲存

2 技術支援

連絡支援

若要解決硬體或軟體問題，請造訪 <http://www.hp.com/support>。請使用該網站取得有關您產品的更多資訊，包括論壇的連結以及疑難排解的指示。您也可以找到有關如何連絡 HP 以及開啟支援案例的資訊。

連絡技術支援的準備事項

若您無法解決顯示器問題，可能需要連絡技術支援。請在連絡之前準備好下列資訊：

- 如果產品已連線到 HP POS 電腦，請提供 POS 電腦的序號
- 發票上的購買日期
- 位於產品上的備用零件編號
- 發生問題時的狀況
- 收到的錯誤訊息
- 硬體組態
- 所使用的軟硬體名稱和版本