

دليل المستخدم



ملخص

يوفر هذا الدليل معلومات حول المكونات وإعداد الكمبيوتر والنسخ الاحتياطي وغيرها.

المعلومات القانونية

© Copyright 2020, 2021 HP Development Company, L.P.

AMD هي علامة تجارية لشركة Advanced Micro Devices, Inc. تُعد DisplayPort™ وشعار DisplayPort™ علامتين تجاريتين مملوكتين لجمعية معايير إلكترونيات الفيديو (VESA) في الولايات المتحدة وبلدان أخرى. وتُعد Intel و Pentium و Thunderbolt و Xeon علامات تجارية لشركة Intel Corporation أو الشركات التابعة لها في الولايات المتحدة و/أو البلدان الأخرى. تُعد Linux® علامة تجارية مسجلة لشركة Linus Torvalds في الولايات المتحدة وبلدان أخرى. تُعد Microsoft و Windows إما علامتين تجاريتين أو علامتين تجاريتين مسجلتين لشركة Microsoft Corporation في الولايات المتحدة و/أو بلدان أخرى. تُعد NVIDIA علامة تجارية أو علامة تجارية مسجلة لشركة NVIDIA Corporation في الولايات المتحدة الأمريكية وبلدان أخرى. تُعد Red Hat Enterprise Linux علامة تجارية مسجلة لشركة Red Hat, Inc. في الولايات المتحدة الأمريكية والبلدان الأخرى. وتُعد USB Type-C® علامة تجارية مسجلة لمؤسسة USB Implementers Forum.

المعلومات الواردة في هذا الدليل عرضة للتغيير بدون إشعار مسبق. وتقتصر الضمانات الخاصة بمنتجات وخدمات شركة HP على تلك المنصوص عليها في بيانات الضمان الصريح المرفق بتلك المنتجات والخدمات. ولا يوجد هنا ما يمكن تفسيره على أنه يشكل ضمانًا إضافيًا. وتخلي شركة HP مسؤوليتها عن أي أخطاء فنية أو تحريرية أو أي أخطاء ناتجة عن السهو والإغفال وردت في هذا المستند.

الإصدار الثاني: سبتمبر 2021

الإصدار الأول: أغسطس 2020

الرقم المرجعي للمستند: M07793-172

إشعار بخصوص المنتج

يوضح هذا الدليل الميزات الشائعة في معظم المنتجات. وقد لا تتوفر بعض الميزات في الكمبيوتر لديك.

لا تتوفر جميع الميزات في جميع نُسخ أو إصدارات Windows. وقد تتطلب الأنظمة ترقية و/أو شراء أجهزة أو برامج تشغيل أو برامج أخرى على حدة أو تحديث BIOS للاستفادة من جميع وظائف Windows بشكل كامل. يتم تحديث Windows تلقائيًا؛ هذه الميزة مُمكنة دومًا. مطلوب إنترنت عالي السرعة وحساب Microsoft. قد يتم تطبيق رسوم لموفر خدمة الإنترنت، كما قد يتم تطبيق متطلبات إضافية للتحديثات مع مرور الوقت. راجع <http://www.windows.com>. إذا كان منتجك يأتي مع Windows في وضع S: يعمل Windows في الوضع S بشكل حصري مع التطبيقات من Microsoft Store داخل Windows. وقد لا يمكن تغيير بعض الإعدادات والميزات والتطبيقات الافتراضية. قد لا تعمل بعض الملحقات والتطبيقات المتوافقة مع Windows (بما في ذلك بعض برامج مكافحة الفيروسات وكتّاب ملفات PDF والأدوات المساعدة لبرنامج التشغيل، وتطبيقات إمكانية الوصول)، وقد يختلف الأداء، حتى إذا قمت بالتبديل من وضع S. إذا قمت بالتبديل إلى Windows، فلا يمكنك التبديل مرة أخرى إلى وضع S. يمكنك معرفة المزيد على Windows.com/SmodeFAQ.

للوصول إلى أحدث أدلة المستخدم، انتقل إلى <http://www.hp.com/support>، واتبع التعليمات للعثور على منتجك. ثم، حدد Manuals (أدلة المستخدم).

شروط البرامج

إنك وبثبيتك لأي منتج برمجي تم تثبيته على الكمبيوتر مسبقًا أو بنسخه أو تنزيله أو استخدامه، توافق على الالتزام بشروط اتفاقية ترخيص المستخدم النهائي من HP (EULA). إذا لم توافق على شروط الترخيص هذه، فإن الحل الوحيد هو إرجاع المنتج الذي لم يتم استخدامه بالكامل (أجهزة وبرامج) خلال 14 يومًا لاسترداد المبلغ المدفوع، وذلك وفقًا لسياسة استرداد المبلغ المدفوع الخاصة بالبايع.

للاطلاع على المزيد من المعلومات أو لطلب استرداد ثمن شراء الكمبيوتر بالكامل، يُرجى الاتصال بالبايع.

إشعار التحذير بشأن الأمان

قلل من احتمالية الإصابات الناجمة عن الحرارة أو الحرارة المفرطة للكمبيوتر باتباع الممارسات التالية.

⚠ تحذير! للتقليل من احتمال وقوع الإصابات الناجمة عن الحرارة أو بسبب سخونة الكمبيوتر بشكل مفرط، لا تضع الكمبيوتر مباشرةً على ساقيك ولا تسد فتحات التهوية الخاصة بالكمبيوتر. ولا تستخدم الكمبيوتر إلا على سطح صلب ومستو فقط. ولا تسمح لسطح صلب آخر، كطابعة اختيارية مجاورة أو سطح لين آخر، مثل الوسائد أو السجاجيد أو الملابس، بإعاقة تدفق الهواء. بالإضافة إلى ذلك، لا تسمح لمحوّل التيار المتردد أثناء التشغيل بلمس البشرة أو سطح ناعم، مثل الوسائد أو السجاجيد أو الملابس. يتوافق الكمبيوتر ومحوّل التيار المتردد مع حدود درجة حرارة الأسطح التي يلمسها المستخدم المنصوص عليها في معايير الأمان المعمول بها.

حول هذا الدليل

يوفر هذا الدليل معلومات أساسية عن استخدام هذا المنتج وترقيته.

⚠ تحذير! يشير إلى موقف خطر، إذا لم يتم تجنبه، قد يتسبب في حدوث إصابة خطيرة أو الوفاة.

⚠ تنبيه: يشير إلى موقف خطر، إذا لم يتم تجنبه، قد يتسبب في حدوث إصابة بسيطة أو متوسطة.

📌 هام: يشير إلى معلومات تعتبر هامة ولكن لا تتعلق بخطر (على سبيل المثال، الرسائل التي تتعلق بتلف الملكية). يحذر المستخدم بأن الإخفاق في اتباع إجراء كما هو موضح تمامًا قد يؤدي إلى فقدان البيانات أو تلف الأجهزة أو البرامج. كما يحتوي على معلومات ضرورية لشرح مفهوم أو لاستكمال مهمة.

📌 ملاحظة: فهو يحتوي على معلومات إضافية للتركيز على نقاط هامة في النص الرئيسي أو تكملتها.

💡 تلميح: يوفر تلميحات مفيدة لإتمام مهمة.

جدول المحتويات

١	تحديد موقع موارد HP
١	معلومات عن المنتج
١	دعم
٢	معلومات عن المنتج
٣	تشخيصات المنتج
٣	تحديثات المنتج
٤	مميزات الكمبيوتر
٤	الجهة الأمامية
٤	الجهة الخلفية
٦	الجانب الأيسر
٦	مواصفات المنتج
٧	إعداد الكمبيوتر
٧	التأكد من توفر التهوية المناسبة
٨	إجراءات الإعداد
٨	إضافة شاشات
٨	التخطيط لإضافة شاشات إضافية
١٠	العثور على بطاقات الرسومات المدعومة
١٠	مطابقة بطاقات الرسومات بموضلات الشاشة
١١	التعرف على متطلبات توصيل الشاشة
١٢	توصيل الشاشات وتكوينها
١٣	استخدام أداة تكوين رسومات مقدمة من طرف ثالث
١٣	تخصيص الشاشة (Windows)
١٣	تركيب المكونات الاختيارية
١٤	الأمان
١٤	إعادة تدوير المنتج
١٥	النسخ الاحتياطي والاستعادة والاسترداد
١٥	نسخ المعلومات احتياطياً وإنشاء وسائط الاسترداد
١٥	استخدام أدوات Windows للنسخ الاحتياطي
١٥	استخدام HP Cloud Recovery Download Tool لإنشاء وسائط الاسترداد (منتجات مختارة فقط)
١٦	استعادة واسترداد النظام
١٦	إنشاء استعادة النظام
١٦	طرق الاستعادة والاسترداد

١٧.....	الاسترداد باستخدام وسيطة HP Recovery
١٧.....	تغيير ترتيب التمهيد الخاص بجهاز الكمبيوتر
١٨.....	استخدام HP Sure Recover (طرز محددة فقط)
١٩.....	٥ إعداد Linux
١٩.....	أنظمة Linux جاهزة
١٩.....	إعداد Red Hat Enterprise Linux (RHEL)
١٩.....	إعداد SUSE Linux Enterprise Desktop (SLED)
٢٠.....	إعداد Ubuntu
٢٠.....	برامج تشغيل الرسومات المفتوحة المصدر
٢٠.....	برامج تشغيل الرسومات الخاصة
٢٢.....	٦ تحديث الكمبيوتر
٢٢.....	تحديث BIOS
٢٢.....	تحديد إصدار BIOS الحالي
٢٢.....	ترقية BIOS
٢٣.....	ترقية برامج تشغيل الجهاز
٢٤.....	٧ الصيانة والتشخيصات وحل المشكلات الصغيرة
٢٤.....	إيقاف تشغيل الكمبيوتر
٢٤.....	إذا واجهتك المشاكل
٢٤.....	للحصول على مزيد من المعلومات
٢٤.....	الفحص البصري
٢٥.....	عند بدء التشغيل
٢٥.....	أثناء التشغيل
٢٦.....	الإصلاح بواسطة العملاء
٢٦.....	رموز الوميض أو الصغير: شرح أضواء POST التشخيصية والرموز المسموعة
٢٦.....	استكشاف الأخطاء الأساسية وإصلاحها
٢٧.....	دعم HP
٢٧.....	دعم عبر الإنترنت
٢٧.....	دعم العملاء لأجهزة الكمبيوتر
٢٧.....	النصائح أو النشرات والإشعارات
٢٨.....	إعلامات تغيير المنتج
٢٨.....	الاتصال بالدعم
٢٨.....	تحديد موقع معلومات الضمان
٣٠.....	٨ استخدام HP PC Hardware Diagnostics
٣٠.....	استخدام HP PC Hardware Diagnostics Windows (منتجات مختارة فقط)
٣٠.....	استخدام رمز معرّف فشل الجهاز HP PC Hardware Diagnostics Windows
٣٠.....	الوصول إلى HP PC Hardware Diagnostics Windows
٣١.....	الوصول إلى HP PC Hardware Diagnostics Windows من قائمة "Start" (ابدأ)
٣١.....	الوصول إلى HP PC Hardware Diagnostics Windows من Support Assistant

٣١	تنزيل HP PC Hardware Diagnostics Windows
٣١	تنزيل الإصدار الأخير من HP PC Hardware Diagnostics Windows من HP
٣٢	تنزيل HP PC Hardware Diagnostics Windows من Microsoft Store
٣٢	تنزيل HP Hardware Diagnostics Windows حسب اسم المنتج أو رقمه (منتجات مختارة فقط)
٣٢	تثبيت HP PC Hardware Diagnostics Windows
٣٢	استخدام HP PC Hardware Diagnostics UEFI
٣٣	استخدام رمز معرّف فشل الجهاز HP PC Hardware Diagnostics UEFI
٣٣	بدء تشغيل HP PC Hardware Diagnostics UEFI
٣٤	تنزيل HP PC Hardware Diagnostics UEFI إلى محرك أقراص USB محمول
٣٤	تنزيل الإصدار الأخير من HP PC Hardware Diagnostics UEFI
٣٤	تنزيل HP PC Hardware Diagnostics UEFI حسب اسم المنتج أو رقمه (منتجات مختارة فقط)
٣٤	استخدام Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI (منتجات مختارة فقط)
٣٥	تنزيل Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI
٣٥	تنزيل الإصدار الأخير من Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI
٣٥	تنزيل Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI حسب اسم المنتج أو رقمه
٣٥	تخصيص إعدادات Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI
٣٦	إرشادات تشغيل الكمبيوتر والعناية الروتينية والتحضير للشحن
٣٦	إرشادات التشغيل والعناية الروتينية
٣٧	تنظيف الكمبيوتر
٣٧	إزالة الأوساخ والأتربة من جهاز الكمبيوتر لديك
٣٧	تنظيف الكمبيوتر لديك بمطهر
٣٨	التحضير للشحن
٤٠	٩ التفريغ الكهروستاتيكي
٤١	١٠ إمكانية الوصول لذوي الاحتياجات الخاصة
٤١	HP وإمكانية الوصول لذوي الاحتياجات الخاصة
٤١	الحصول على الأدوات التقنية التي تحتاجها
٤١	التزام HP
٤٢	International Association of Accessibility Professionals (IAAP)
٤٢	العثور على أفضل تقنية مساعدة
٤٢	تقييم احتياجاتك
٤٣	إمكانية الوصول لذوي الاحتياجات الخاصة لمنتجات HP
٤٣	المعايير والتشريعات
٤٣	المعايير
٤٣	تفويض EN 301 549 – 376
٤٤	إرشادات الوصول لذوي الاحتياجات الخاصة إلى محتوى الويب (WCAG)
٤٤	التشريعات والتنظيمات
٤٤	موارد وارتباطات مفيدة عن إمكانية الوصول لذوي الاحتياجات الخاصة
٤٥	المنظمات
٤٥	المؤسسات التعليمية
٤٥	موارد أخرى عن الإعاقات

٤٦.....	ارتباطات HP
٤٦.....	الاتصال بالدعم
٤٧.....	الفهرس

١ تحديد موقع موارد HP

اقرأ هذا الفصل لمعرفة مكان العثور على موارد إضافية من HP.

معلومات عن المنتج

للعثور على موارد تشمل تفاصيل عن المنتج ومعلومات عن طريقة القيام بالأشياء المختلفة وغيرها، يمكنك الاستعانة بهذا الجدول.

جدول ١-١ مكان العثور على معلومات المنتج

الموضوع	الموقع
المواصفات الفنية	للعثور على المواصفات السريعة الخاصة بالمنتج، انتقل إلى http://www.hp.com/go/quickspecs ، ثم حدد الارتباط. حدد Search all QuickSpecs (البحث في جميع المواصفات السريعة)، اكتب اسم الطراز الخاص بك في مربع البحث، ثم حدد Go (انتقال).
إشعارات تنظيمية ووقائية وبيئية	راجع الإشعارات التنظيمية والوقائية والبيئية للحصول على المعلومات التنظيمية للمنتج. يمكنك أيضًا النظر إلى ملصق الوكالة/الملصق البيئي. للوصول إلى هذا الدليل:
	▲ حدد أيقونة Search (بحث) (منتجات محددة فقط) في شريط المهام، اكتب HP Documentation في مربع البحث، ثم حدد HP Documentation .
لوحة النظام	يوجد رسم بياني للوحة النظام في داخل الهيكل. تتوفر معلومات إضافية في <i>Maintenance and Service Guide</i> (دليل الصيانة والخدمات) الخاص بالكمبيوتر على موقع الويب http://www.hp.com/support . اتبع الإرشادات للعثور على المنتج الخاص بك، ثم حدد Manuals (أدلة المستخدم).
ملصقات الرقم التسلسلي، والوكالة/البيئية، ونظام التشغيل	قد يكون الرقم التسلسلي وملصق الوكالة/الملصق البيئي وملصق نظام التشغيل بالجزء السفلي من جهاز الكمبيوتر علي اللوحة الخلفية للكمبيوتر أو أسفل غطاء الصيانة.

دعم

للعثور على الموارد التي توفر معلومات الدعم والضمان، استخدم هذا الجدول.

جدول ٢-١ مكان العثور على معلومات الدعم

الموضوع	الموقع
دعم المنتج	للحصول على دعم HP، انتقل إلى http://www.hp.com/support .
	هنا يمكنك الوصول إلى أنواع الدعم التالية:
	• المحادثة عبر الإنترنت مع فني HP
	• أرقام الهاتف لقسم الدعم

جدول ٢-١ مكان العثور على معلومات الدعم (تتبع)

الموضوع	الموقع
معلومات حول الضمان	• أماكن مراكز خدمة HP للوصول إلى هذا المستند:
	▲ حدد أيقونة Search (بحث) (منتجات محددة فقط) في شريط المهام، اكتب HP Documentation في مربع البحث، ثم حدد HP Documentation . - أو - ▲ انتقل إلى http://www.hp.com/go/orderdocuments .
	هام: يجب أن تكون متصلاً بالإنترنت قبل الوصول إلى أحدث إصدار من الضمان. يمكنك العثور على الضمان المحدود من HP ضمن أدلة المستخدم الموجودة على المنتج. وقد تتوفر بطاقة الضمان على قرص مضغوط أو قرص DVD في العبوة. وفي بعض البلدان أو المناطق، قد توفر HP ضماناً مطبوعاً في العبوة. وفي تلك البلدان أو المناطق حيث لم يتوفر الضمان مطبوعاً، يمكنك طلب نسخة من موقع http://www.hp.com/go/orderdocuments . وبخصوص المنتجات التي تم شراؤها في مناطق آسيا المطلة على المحيط الهادي، يمكنك مراسلة شركة HP على العنوان Singapore Post Office, Kitchener Road, PO Box 161, POD, 912006. قم بتضمين اسمك ورقم هاتفك وعنوانك واسم منتجك.

معلومات عن المنتج

للعثور على موارد تشمل تفاصيل عن المنتج ومعلومات عن طريقة القيام بالأشياء المختلفة وغيرها، يمكنك الاستعانة بهذا الجدول.

جدول ٣-١ مكان العثور على معلومات المنتج

الموضوع	الموقع
المواصفات الفنية	للعثور على المواصفات السريعة الخاصة بالمنتج، انتقل إلى http://www.hp.com/go/quickspecs ، ثم حدد الارتباط. حدد Search all QuickSpecs (البحث في جميع المواصفات السريعة)، اكتب اسم الطراز الخاص بك في مربع البحث، ثم حدد Go (انتقال).
إشعارات تنظيمية ووقائية وبيئية	راجع الإشعارات التنظيمية والوقائية والبيئية للحصول على المعلومات التنظيمية للمنتج. يمكنك أيضاً النظر إلى ملصق الوكالة/الملصق البيئي. للوصول إلى هذا الدليل:
	▲ حدد أيقونة Search (بحث) (منتجات محددة فقط) في شريط المهام، اكتب HP Documentation في مربع البحث، ثم حدد HP Documentation .
لوحة النظام	يوجد رسم بياني للوحة النظام في داخل الهيكل. تتوفر معلومات إضافية في <i>Maintenance and Service Guide</i> (دليل الصيانة والخدمات) الخاص بالكمبيوتر على موقع الويب http://www.hp.com/support . اتبع الإرشادات للعثور على المنتج الخاص بك، ثم حدد Manuals (أدلة المستخدم).
ملصقات الرقم التسلسلي، والوكالة/البيئية، ونظام التشغيل	قد يكون الرقم التسلسلي وملصق الوكالة/الملصق البيئي وملصق نظام التشغيل بالجزء السفلي من جهاز الكمبيوتر علي اللوحة الخلفية للكمبيوتر أو أسفل غطاء الصيانة.

تشخيصات المنتج

للعثور علي الموارد التي توفر تشخيصات المنتج، استعن بهذا الجدول.

جدول ٤-١ مكان العثور على الأدوات التشخيصية

الموضوع	الموقع
أدوات التشخيص	للحصول على معلومات إضافية، يُرجى الرجوع إلى <i>Maintenance and Service Guide</i> (دليل الصيانة والخدمة) الخاص بمحطة العمل على http://www.hp.com/support . اتبع الإرشادات للعثور على المنتج الخاص بك، ثم حدد Manuals (الدلائل).
تعريفات رموز الأصوات المسموعة والأضواء	راجع <i>Maintenance and Service Guide</i> (دليل الصيانة والخدمات) على الموقع http://www.hp.com/support . اتبع الإرشادات للعثور على المنتج الخاص بك، ثم حدد Manuals (الدلائل).
رموز الخطأ POST	راجع <i>Maintenance and Service Guide</i> (دليل الصيانة والخدمات) على الموقع http://www.hp.com/support . اتبع الإرشادات للعثور على المنتج الخاص بك، ثم حدد Manuals (الدلائل).

تحديثات المنتج

للعثور علي الموارد التي توفر تحديثات المنتج، استعن بهذا الجدول.

جدول ٥-١ مكان العثور على تحديثات المنتج

الموضوع	الموقع
تحديثات برامج التشغيل ونظام BIOS	انتقل إلى http://www.hp.com/support ، ثم حدد Software and Drivers (البرامج وبرامج التشغيل) لتتحقق من أن لديك أحدث برامج التشغيل الخاصة بالكمبيوتر.
أنظمة التشغيل	للحصول على معلومات حول أنظمة تشغيل Windows®، انتقل إلى http://www.support.microsoft.com


٢ ميزات الكمبيوتر

يوفر لك هذا الفصل لمحة عامة عن ميزات الكمبيوتر لديك.

الجهة الأمامية

للتعرف على مكونات اللوحة الأمامية، استخدم هذا الرسم التوضيحي والجدول.

ملاحظة: قد يبدو طراز الكمبيوتر مختلفًا بعض الشيء عن الرسوم التوضيحية الموجودة في هذا القسم.




جدول ١-٢ مكونات الجهة الأمامية ومواصفاتها

العنصر	الأيقونة	المكوّن
1		زر الطاقة
2		مصباح الطاقة

الجهة الخلفية

للتعرف على مكونات اللوحة الخلفية، استخدم هذا الرسم التوضيحي والجدول.

ملاحظة: قد يبدو طراز الكمبيوتر مختلفًا بعض الشيء عن الرسوم التوضيحية الموجودة في هذا القسم.



جدول ٢-٢ مكوّنات الجهة الخلفية ومواصفاتها

العنصر	الأيقونة	المكوّن	العنصر	الأيقونة	المكوّن
1		نشاط HDD	6		موضّل الطاقة
2		فتحة كبل الحماية	7		موصلات (3) DisplayPort™ (DP)
3		مزلاج تحرير لوحة الوصول	8		منفذ USB Type-C® SuperSpeed Plus بتقنية HP Sleep and Charge (اختياري)
4		منفذ تسلسلي (اختياري)	9		وحدة إدخال / إخراج Flex من HP (اختيارية) المعتمدة: • منفذ VGA • منفذ HDMI • منفذ DisplayPort™ • مأخذ شبكة 2nd • شحن USB-C 3.1 Gen2 منفذ البيانات • منفذ USB Type-A 3 مزدوج • منفذ Thunderbolt™ 3.0
5		مأخذ RJ-45 (شبكة)	10		منافذ USB SuperSpeedPlus (2)

ملاحظة: تستخدم الملصقات الخاصة بموصلات اللوحة الخلفية الرموز والألوان القياسية لهذا المجال.


ملاحظة: لا يتم دعم منافذ DP عند تكوين النظام باستخدام معالجات Intel® Xeon® E3-12x0 v5. في حالة كل المعالجات الأخرى، يتم تعطيل منافذ DP بشكل افتراضي في حالة تثبيت بطاقة رسومات منفصلة.

ملاحظة: يمكن تمكين الاستخدام المتزامن لبطاقات رسومات Intel HD المضمنة وبطاقات الرسومات المنفصلة لتشغيل أكثر من شاشتين باستخدام إعداد الكمبيوتر. ولكن توصي شركة HP باستخدام بطاقات الرسومات المنفصلة فقط عند توصيل ثلاث شاشات أو أكثر.

الجانب الأيسر

للتعرف على مكونات لوحة الجانب الأيسر، استخدم هذا الرسم التوضيحي والجدول.

ملاحظة: قد يبدو طراز الكمبيوتر مختلفًا بعض الشيء عن الرسوم التوضيحية الموجودة في هذا القسم.



جدول ٣-٢ مكونات الجهة الخلفية ومواصفاتها

العنصر	الأيقونة	المكوّن	العنصر	الأيقونة	المكوّن
1		منفذ USB SuperSpeedPlus بتقنية HP Sleep and Charge	3		المأخذ المشترك للصوت الخارج (سماعة الرأس)/ الصوت الداخل (الميكروفون)
2		منفذ USB Type-C SuperSpeedPlus بتقنية HP Sleep and Charge	4		منفذ USB SuperSpeedPlus بتقنية HP Sleep and Charge

مواصفات المنتج

اقرأ هذا القسم لمعرفة مكان العثور على المواصفات الفنية لجهاز الكمبيوتر الخاص بك.

للعثور على المواصفات السريعة الخاصة بالمنتج، انتقل إلى <http://www.hp.com/go/quickspecs>، ثم حدد الارتباط. حدد **Search all QuickSpecs** (البحث في جميع المواصفات السريعة)، اكتب اسم الطراز الخاص بك في مربع البحث، ثم حدد **Go** (انتقال).

– أو –

انتقل إلى <http://www.hp.com/support>، واتبع الإرشادات للعثور على منتجك. حدد **Product Information** (معلومات المنتج)، ثم حدد مواصفات الكمبيوتر لديك.

٣ إعداد الكمبيوتر


يوضح هذا الفصل كيفية إعداد الكمبيوتر.

التأكد من توفر التهوية المناسبة


تعد التهوية المناسبة أمرًا مهمًا لتشغيل الكمبيوتر. اتبع الإرشادات التالية.

- قم بتشغيل الكمبيوتر على سطح ثابت ومستوى.
- اترك مساحة خالية قدرها 15.24 سم (6.00 بوصات) على الأقل أمام جهاز الكمبيوتر وخلفه. (تعتبر هذه المسافة أدنى مسافة يجب تركها بالنسبة لجميع طُرز الكمبيوتر.)

ملاحظة: قد يبدو الكمبيوتر مختلفًا بعض الشيء عن الرسوم التوضيحية الموجودة في هذا القسم.



- تحقق من أن درجة حرارة الهواء المحيط تقع ضمن نطاق الحدود المحددة. لمعرفة مواصفات جهاز الكمبيوتر لديك، راجع [مواصفات المنتج في صفحة ٦](#).
- لتركيب الخزانة، تأكد من أن تهوية الخزانة كافية، وتأكد من أن درجة الحرارة المحيطة داخل الخزانة لا تتجاوز الحدود المحددة المذكورة.



- لا تقيد تدفق الهواء الوارد أو الخارج من الكمبيوتر مطلقاً عن طريق سد أي فتحات أو مداخل تهوية.

إجراءات الإعداد

اقرأ هذا القسم للتعرف علي كيفية إعداد جهاز الكمبيوتر لديك.

تحذير! ⚠ للحد من مخاطر التعرض لصدمة كهربائية:

- وصل سلك الطاقة بمأخذ تيار متردد يسهل الوصول إليه طوال الوقت.
- إذا كان سلك الطاقة يحتوي على قابس مزوّد بـ 3 سنون، فوَضِّل السلك بالمأخذ المؤرض (الأرضي) الذي يحتوي على 3 سنون.

ملاحظة: ✍ إذا كان جهاز الكمبيوتر لديك مزوّد بمزوّد طاقة بقدرة أعلى من ١١٠٠ واط، فقد يتطلب طاقة أكثر مقارنة بالطاقة المكتبة المعتادة، كما قد يتطلب منك التحقق من البنية الأساسية لديك لضمان التوافق مع موَضِّل الحائط. للحصول على التفاصيل، راجع دليل إعداد الموقع على <http://www.hp.com/support>. اتبع الإرشادات للعثور على المنتج الخاص بك، ثم حدد **Manuals** (أدلة المستخدم).

لإعداد جهاز الكمبيوتر:

١. وَضِّل الماوس ولوحة المفاتيح وكبل الطاقة بالكمبيوتر.
٢. وصل الشاشة بالكمبيوتر.
٣. وصل مكونات الأجهزة الطرفية الأخرى (كالطابعة مثلاً) وفق الإرشادات المرفقة بالجهاز.
٤. وَضِّل أحد كبلات الشبكة بالكمبيوتر وبموجّه شبكة أو جهاز شبكة محلية.
٥. وصل كبل الطاقة بالكمبيوتر وكبل طاقة الشاشة في مقبس تيار متناوب.

إضافة شاشات

يوضح هذا القسم كيفية إضافة أجهزة عرض إلى جهاز الكمبيوتر لديك.

التخطيط لإضافة شاشات إضافية

اقرأ هذا القسم لمعرفة ما يجب معرفته قبل إضافة أجهزة عرض إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

تدعم جميع بطاقات الرسومات التي يتم تقديمها مع أجهزة الكمبيوتر HP من السلسلة Z تشغيل جهازي عرض في نفس الوقت (راجع [توصيل الشاشات وتكوينها في صفحة ١٢](#)). تتوفر البطاقات التي تدعم تشغيل أكثر من شاشتين. وتعتمد عملية إضافة أجهزة العرض على بطاقة الرسومات لديك ونوع أجهزة العرض التي تضيفها وعددها. استخدم هذه العملية للتخطيط لإضافة المزيد من أجهزة العرض.

١. قيم احتياجات جهاز العرض الخاص بك.

- حدد عدد أجهزة العرض التي تحتاج إليها.
- حدد نوع أداء بطاقات الرسومات الذي تريده.
- لاحظ نوع موصل الرسومات الذي يستخدمه كل جهاز عرض. توفر HP بطاقات رسومات مزودة بواجهات DisplayPort™ (DP) و DVI-D، ولكن يمكنك استخدام محوّلات وبطاقات من إنتاج شركات خارجية لواجهة تنسيقات الرسومات الأخرى، بما في ذلك DVI-I أو HDMI أو VGA.

تلميح: وقد تكون تكلفة بعض محوّلات الأجهزة الأقدم أكثر من المحوّلات الأخرى. قد ترغب في مقارنة تكلفة الحصول على محوّلات مع تكلفة شراء شاشة أحدث لا تحتاج إلى محوّلات.

٢. حدد ما إذا كنت تحتاج إلى بطاقات رسومات إضافية أم لا.

- راجع وثائق بطاقة الرسومات للتعرف على عدد الشاشات التي يمكنك توصيلها بالبطاقة. وقد تحتاج إلى الحصول على محوّلات لمطابقة مخرج البطاقة إلى موصل جهاز العرض. راجع [مطابقة بطاقات الرسومات بموصل الشاشات في صفحة ١٠](#).
- وإذا لزم الأمر، قم بالحصول على بطاقة رسومات جديدة لدعم شاشات إضافية.

هام: لا تدعم الأجيال الجديدة من بطاقات الرسومات إلا بروتوكولات الإخراج الرقمية فقط. ولا يمكن توصيل المخارج التناظرية التقليدية (VGA أو DVI-A أو DVI-I المتصلة بجهاز DVI-A) إلا باستخدام محوّل نشط فقط.

ملاحظة: الشاشات ذات الدقة الأعلى من 1200 × 1920 بكسل عند 60 هرتز تتطلب بطاقة رسومات مزودة إما بخرج الواجهة الرقمية المزدوجة Dual Link DVI (DL-DVI) أو DisplayPort. للحصول على الدقة الأصلية مع واجهة DVI، يجب استخدام كبل DL-DVI وليس كبلات DVI-I أو DVI-D القياسية.

لا تدعم أجهزة الكمبيوتر من HP كل بطاقات الرسومات. تأكد من أن بطاقة الرسومات الجديدة معتمدة قبل شرائها. راجع [العثور على بطاقات الرسومات المدعومة في صفحة ١٠](#).

تدعم بعض بطاقات الرسومات شاشات متعددة عن طريق مضاعفة توجيه إشارة جهاز العرض عبر مخارج متعددة. قد يقلل هذا الإعداد من أداء الرسومات. راجع وثائق بطاقة الرسومات، أو ابحث عن معلومات حول البطاقة وفقاً للإجراء الوارد في [العثور على بطاقات الرسومات المدعومة في صفحة ١٠](#).

تأكد من توافق إخراج البطاقة مع الإدخال المطلوب لأجهزة العرض. (راجع [التعرف على متطلبات توصيل الشاشة في صفحة ١١](#)).

وتتمتع الطرز المختلفة لأجهزة الكمبيوتر من سلسلة HP Z بحدود مختلفة للحجم الميكانيكي وسرعة البيانات والطاقة المتاحة لبطاقات الرسومات الإضافية. راجع "دليل الصيانة والخدمات" لتحديد فتحة بطاقات التوسعة للتأكد من أن بطاقة الرسومات الجديدة ستعمل مع جهاز الكمبيوتر لديك. للوصول إلى المواصفات السريعة، انتقل إلى <http://www.hp.com/go/quickspecs/>.

٣. إذا أردت إضافة بطاقة أو بطاقات رسومات جديدة:

- أ. حدد أي من بطاقات الرسومات المعتمدة ستتناسب مع احتياجاتك بالنسبة لعدد الشاشات، والتوافق مع الشاشات التي تخطط لاستخدامها، ومع الأداء.
 - ب. تأكد من أنك حصلت على برامج التشغيل الصحيحة للبطاقة. للحصول على برامج تشغيل معتمدة من HP، انتقل إلى <http://www.hp.com/support>، وحدد **Software and Drivers** (البرامج وبرامج التشغيل)، ثم اتبع الإرشادات الظاهرة على الشاشة.
 - ج. ثبت بطاقة الرسومات وفقاً للإرشادات المرئية المصورة الخاصة بالكمبيوتر على الموقع <https://www.youtube.com/hpsupport>.
 - د. قم بتكوين جهاز العرض. للحصول على التفاصيل، راجع "تعليمات Windows®" أو انتقل إلى <http://www.microsoft.com>.
- إعداد جهاز العرض على نظام Linux، يمكن غالبًا استخدام أداة الإعدادات لبطاقات الرسومات (على سبيل المثال، NVIDIA® nvidia-settings). في بعض إصدارات Linux® الحديثة، يتعين عليك تعديل تفضيلات نظام إدارة النوافذ (على سبيل المثال، Gnome 3).

🔗 **تلميح:** لتسهيل استكشاف المشاكل المحتملة وإصلاحها، مكن جهاز العرض الأولي وتأكد من أنه يعمل بصورة صحيحة قبل تمكين جهاز العرض التالي.

العثور على بطاقات الرسومات المدعومة

للحصول على معلومات حول مكان العثور على بطاقات الرسومات المدعومة لجهاز الكمبيوتر الخاص بك.

للحصول على معلومات حول بطاقات الرسومات المدعومة لجهاز الكمبيوتر لديك:

١. انتقل إلى <http://www.hp.com/go/quickspecs>.
٢. حدد **Search active QuickSpecs** (البحث في المواصفات السريعة النشطة)، ثم حدد **Desktops & Workstations** (أجهزة سطح المكتب ومحطات العمل).
٣. اختر الطراز لعرض المواصفات.
٤. قم بتحديد الرابط **Technical Specifications-Graphics** (المواصفات الفنية-الرسومات) لعرض معلومات فنية موسعة حول بطاقات الرسومات المعتمدة، بما في ذلك عدد الشاشات التي تدعمها البطاقة والموصلات واستهلاك الطاقة وبرامج التشغيل وغيرها من التفاصيل.

📝 **ملاحظة:** ليست جميع بطاقات الرسومات متوافقة مع كل محوّلات وأجهزة إرسال واستقبال مقاطع الفيديو. راجع إلى وثائق بطاقات الرسومات للحصول على تفاصيل محددة.

مطابقة بطاقات الرسومات بموصّلات الشاشة

يوضح الجدول التالي سيناريوهات تكوين جهاز العرض. راجع الرسم التوضيحي الذي يتناسب بشكل أمثل مع الكمبيوتر الخاص بك.

جدول ١-٣ بطاقات الرسومات وموصلات أجهزة العرض

موصل جهاز العرض							موصل واجهة بطاقة الرسومات
USB Type-C	Mini DisplayPort (mDP)	HDMI	DisplayPort (DP)	Dual Link DVI	DVI	VGA	
لا ينطبق	كبل من DP إلى mDP	محول DP إلى HDMI	كبل DP	محول DP إلى DL DVI	محول DP إلى DVI	محول DisplayPort إلى VGA (يُباع بشكل منفصل)	منفذ DisplayPort
لا ينطبق	كبل من mDP إلى mDP	محول من mDP إلى HDMI	محول من mDP إلى mDP	لا ينطبق	محول من mDP إلى DVI	محول من mDP إلى VGA (يُباع بشكل منفصل)	منفذ Mini DisplayPort
لا ينطبق	لا ينطبق	كبل HDMI	لا ينطبق	لا ينطبق	كبل/محول من DVI إلى HDMI	محول من HDMI إلى VGA	HDMI
كبل USB Type-C	لا ينطبق	محول من USB إلى Type-C إلى HDMI	محول من USB إلى Type-C إلى DP	لا ينطبق	لا ينطبق	محول من USB إلى Type-C إلى VGA	*USB Type-C

*لمعرفة ما إذا كان جهاز الكمبيوتر لديك يدعم منفذ USB Type-C، راجع [مميزات الكمبيوتر في صفحة ٤](#).

ملاحظة: عادة لا تتضمن بطاقات الرسومات من HP محوّلات كبلات لأجهزة العرض.

تتميز توصيلات DisplayPort بأعلى أداء، أما توصيلات VGA فهي ذات أداء أقل.

التعرف على متطلبات توصيل الشاشة

تأكد من استيفاء هذه المتطلبات قبل توصيل الشاشات بجهاز الكمبيوتر الخاص بك.

إذا كانت بطاقة الرسومات تشتمل على أربعة موصلات DisplayPort، يمكنك توصيل جهاز عرض بكل موصل. استخدم المحوّلات المناسبة، إذا تطلب الأمر ذلك. راجع [مطابقة بطاقات الرسومات بموصلات الشاشة في صفحة ١٠](#) للحصول على مزيد من المعلومات حول بطاقات الرسومات المختلفة.

MST) MultiStream Transport (هي طريقة تُستخدم لتوصيل أجهزة عرض متعددة بموصل DisplayPort واحد.

على الرغم من أن العديد من بطاقة رسومات NVIDIA توفر أكثر من أربعة مخارج أجهزة عرض، إلا أنه يمكنك استخدام أربعة مخارج فقط في كل مرة. للاتصال بمنافذ متعددة في نفس الوقت، يمكنك استخدام MST.

تدعم بطاقات الرسومات AMD® جميع مخارج أجهزة العرض المتاحة. ويعتمد الحد الأقصى لعدد شاشات العرض على بطاقة الرسومات المعينة. راجع وثائق بطاقة الرسومات وجهاز العرض للحصول على تفاصيل إضافية.

ملاحظة: يتعين عليك استخدام شاشات عرض تدعم تقنية MST أو لوحة وصل تدعم تقنية MST لتوصيل شاشات العرض معًا في تكوين MST. راجع وثائق بطاقة الرسومات والشاشة للحصول على تفاصيل إضافية.

توصيل الشاشات وتكوينها

اقرأ هذا القسم للتعرف على كيفية توصيل أجهزة العرض وتكوينها.

ملاحظة: تتيح بطاقات الرسومات المعتمدة عادةً استخدام شاشتين على الأقل، كما هو موضح في هذا القسم؛ بينما تتيح بعض البطاقات المعتمدة استخدام عدد أكثر من الشاشات. ارجع إلى وثائق بطاقات الرسومات للحصول على تفاصيل.

ملاحظة: قد يبدو الكمبيوتر مختلفًا بعض الشيء عن الرسوم التوضيحية الموجودة في هذا القسم.

١. قم بتوصيل محولات كبلات أجهزة العرض (إذا لزم الأمر) بالكمبيوتر، ثم قم بتوصيل كبلات أجهزة العرض المناسبة بالمحولات أو مباشرة ببطاقة الرسومات.



٢. وُضِّل الأطراف الأخرى لكابلات الشاشة بالشاشات.



٣. وُضِّل أحد طرفي سلك طاقة الشاشة بالشاشة والطرف الآخر بمأخذ تيار متناوب.

٤. قم بتكوين جهاز العرض. للحصول على التفاصيل، راجع Windows Help أو انتقل إلى <http://www.microsoft.com>.

إعداد جهاز العرض على نظام Linux، يمكن غالبًا استخدام أداة الإعدادات لبطاقات الرسومات (على سبيل المثال NVIDIA nvidia-settings). في بعض إصدارات Linux الحديثة، يتعين عليك تعديل تفضيلات نظام إدارة النوافذ (على سبيل المثال، Gnome 3).

استخدام أداة تكوين رسومات مقدمة من طرف ثالث

قد تتضمن بطاقات الرسومات من جهات خارجية أداة مساعدة لتكوين جهاز العرض. وعند التثبيت، يتم دمج هذه الأداة المساعدة في نظام التشغيل. يمكنك اختيار الأداة المساعدة واستخدامها لتعريف شاشات متعددة مع الكمبيوتر.

ارجع إلى وثائق بطاقات الرسومات لديك للحصول على التفاصيل.

ملاحظة: تتطلب بعض أدوات التكوين المساعدة من إنتاج طرف خارجي تمكين الشاشات في نظام التشغيل Windows قبل استخدام أداة التكوين. راجع وثائق بطاقة الرسومات لديك للحصول على مزيد من المعلومات، وللحصول على برامج تشغيل بطاقات الرسومات، انتقل إلى <http://www.hp.com/support>.

تخصيص الشاشة (Windows)

يمكنك اختيار أو تغيير طراز الشاشة ومعدلات التحديث ودقة الشاشة وإعدادات اللون وأحجام الخطوط وإعدادات إدارة الطاقة يدويًا.

لتغيير إعدادات العرض:

١. حدد الزر **Start** (ابدأ)، ثم حدد **Settings** (الإعدادات)، وحدد **System** (النظام)، ثم حدد **Display** (عرض).
- أو -

٢. انقر بزر الماوس الأيمن على أي مكان على سطح المكتب، وحدد **Display settings** (إعدادات العرض).

للحصول على مزيد من المعلومات حول تخصيص شاشة جهاز العرض، انظر الموارد التالية:

- الوثائق عبر الإنترنت المتاحة مع أداة التحكم بالرسومات
- الوثائق المشمولة مع شاشتك

تركيب المكونات الاختيارية

وفقًا لطراز الكمبيوتر، يمكنك تثبيت مكونات إضافية (مثل الذاكرة أو محركات الأقراص الثابتة أو محركات الأقراص الضوئية أو بطاقات PCIe أو معالج ثانٍ) على جهاز الكمبيوتر لديك.

- لمشاهدة مقاطع الفيديو حول تركيب المكونات، انتقل إلى الموقع <https://www.youtube.com/hpsupport>.
- للحصول على تعليمات التثبيت والمعلومات الفنية، راجع دليل الصيانة والخدمات الخاص بالكمبيوتر على الموقع <http://www.hp.com/support>. اتبع الإرشادات للعثور على المنتج الخاص بك، ثم حدد **Manuals** (أدلة المستخدم).

الأمان

وفي بعض أجهزة الكمبيوتر، يوجد قفل على لوحة التحكم الجانبية. يتم شحن مفتاح هذا القفل موصولاً باللوحة الخلفية لهيكل الكمبيوتر.

تعمل ميزات الأمان الإضافية على تقليل خطر التعرض للسرقة وتنبهك عند وجود أي اقتحام للهيكل. يُرجى الرجوع إلى دليل الصيانة والخدمات الخاص بجهاز الكمبيوتر لديك على الموقع <http://www.hp.com/support> للحصول على معلومات عن ميزات الأمان الإضافية المتوفرة للبرامج والأجهزة للنظام الخاص بك. اتبع الإرشادات للعثور على المنتج الخاص بك، ثم حدد **Manuals** (الدلائل).

إعادة تدوير المنتج

تشجع شركة HP عملائها على إعادة تدوير الأجهزة الإلكترونية المستعملة وخرائطيش الطباعة الأصلية المقدمة من شركة HP والبطاريات القابلة لإعادة الشحن.

للحصول على مزيد من المعلومات حول أغراض إعادة تصنيع مكونات HP أو المنتجات، انتقل إلى <http://www.hp.com/go/recycle>.

٤ النسخ الاحتياطي والاستعادة والاسترداد

يمكنك استخدام أدوات Windows أو برامج HP لنسخ معلوماتك احتياطيًا أو إنشاء نقطة استعادة أو إعادة ضبط جهاز الكمبيوتر لديك أو إنشاء وسيطة استرداد أو استعادة الكمبيوتر إلى حالة المصنع. سيؤدي تنفيذ هذه الإجراءات القياسية إلى إرجاع الكمبيوتر إلى حالة العمل بشكل أسرع.

هام: إذا كنت تنوي تنفيذ إجراءات الاسترداد على كمبيوتر لוחي فيجب أن تكون بطارية الكمبيوتر اللوحي مشحونة بنسبة ٧٠% على الأقل قبل بدء عملية الاسترداد.

هام: بالنسبة لأجهزة الكمبيوتر اللوحية المزودة بلوحة المفاتيح القابلة للفصل، قم بتوصيل الكمبيوتر اللوحي بقاعدة لوحة المفاتيح قبل بدء عملية الاسترداد.

نسخ المعلومات احتياطيًا وإنشاء وسائط الاسترداد

تتوفر الطرق التالية لإنشاء وسائط استعادة ونسخ احتياطية على منتجات مختارة فقط.

استخدام أدوات Windows للنسخ الاحتياطي

توصي HP بإجراء النسخ الاحتياطي لمعلوماتك مباشرة بعد الإعداد الأولي. يمكنك القيام بهذه المهمة إما باستخدام النسخ الاحتياطي لـ Windows محليًا باستخدام محرك أقراص USB محمول خارجي أو باستخدام أدوات عبر الإنترنت.

هام: نظام Windows هو الخيار الوحيد الذي يتيح لك إجراء النسخ الاحتياطي لمعلوماتك الشخصية. قم بجدولة النسخ الاحتياطية بشكل منتظم لتجنب فقد المعلومات.

ملاحظة: إذا كانت سعة وحدة تخزين الكمبيوتر ٣٢ ج ب أو أقل، يتم تعطيل ميزة "استعادة نظام Microsoft®" بشكل افتراضي.

استخدام HP Cloud Recovery Download Tool لإنشاء وسائط الاسترداد (منتجات مختارة)


(فقط)

يمكنك استخدام HP Cloud Recovery Download Tool لإنشاء وسيطة HP Recovery على محرك أقراص USB محمول قابل للتمهيد.

للتفاصيل:

▲ انتقل إلى <http://www.hp.com/support>، وابحث عن HP Cloud Recovery، ثم حدد النتيجة التي تطابق نوع الكمبيوتر لديك.

ملاحظة: إذا لم تتمكن من إنشاء وسائط الاسترداد بنفسك، فاتصل بالدعم للحصول على أقراص الاسترداد. انتقل إلى <http://www.hp.com/support>، ثم حدد بلدك أو منطقتك، ثم اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

 **هام:** توصي HP باتباع [طرق الاستعادة والاسترداد في صفحة ١٦](#) لاستعادة الكمبيوتر قبل الحصول على أقراص الاسترداد من HP واستخدامها. يؤدي استخدام نسخة احتياطي حديثة إلى إرجاع جهازك إلى حاله عمل أسرع من استخدام أقراص الاسترداد من HP. بعد استعادة النظام، يمكنك إعادة تثبيت جميع برامج نظام التشغيل التي تم تحريرها منذ عملية الشراء الأولية.

استعادة واسترداد النظام

لديك العديد من الأدوات المتاحة لاسترداد نظامك داخل نظام Windows وخارج إذا تعذر على جهازك المكتبي إجراء التحميل.

توصي HP بمحاولة استعادة نظامك باستخدام [طرق الاستعادة والاسترداد في صفحة ١٦](#).

إنشاء استعادة النظام

تتوفر ميزة System Restore (استعادة النظام) في Windows. يمكن لبرنامج System Restore (استعادة النظام) إنشاء نقاط استعادة أو لقطات لملفات النظام والإعدادات الموجودة على جهاز الكمبيوتر في نقطة معينة بشكل تلقائي أو يدوي.


عند استخدام System Restore (استعادة النظام)، تعود هذه الميزة بالكمبيوتر إلى حالته في الوقت الذي قمت فيه بإنشاء نقطة الاستعادة. ولن تتأثر ملفاتك ومستنداتك الشخصية.

طرق الاستعادة والاسترداد

بعد استخدام الطريقة الأولى، اختبر لمعرفة ما إذا كانت المشكلة لا تزال موجودة قبل المتابعة إلى الطريقة التالية الذي قد تكون الآن غير ضروري.


١. شجّل "استعادة نظام Microsoft".

٢. شجّل "إعادة ضبط هذا الكمبيوتر".

 **ملاحظة:** قد تستغرق خيارات **Remove everything** (إزالة كل شيء)، ثم **Fully clean the drive** (تنظيف محرك الأقراص بالكامل) عدة ساعات لإكمالها ولا تترك أي معلومات على جهاز الكمبيوتر الخاص بك. فه الطريقة الأسلم لإعادة ضبط الكمبيوتر قبل إعادة تدويره.

٣. قم بالاسترداد باستخدام وسيطة HP Recovery. لمزيد من المعلومات، راجع [الاسترداد باستخدام وسيطة HP Recovery في صفحة ١٧](#).

للحصول على مزيد من المعلومات حول الطريقتين الأولتين، راجع تطبيق Get Help (الحصول على المساعدة): حدد زر **Start** (أبدأ)، ثم حدد **All apps** (جميع التطبيقات) (منتجات محددة فقط)، ثم حدد تطبيق **Get Help** (الحصول على المساعدة)، ثم أدخل المهمة التي تريد تنفيذها.

 **ملاحظة:** يجب أن تكون متصلاً بالإنترنت قبل أن يمكنك الوصول إلى تطبيق Get Help (الحصول على المساعدة).

الاسترداد باستخدام وسيطة HP Recovery

يمكنك استخدام وسيطة HP Recovery لاسترداد نظام التشغيل الأصلي والبرامج التي تم تثبيتها في المصنع. في منتجات محددة، يمكن إنشاؤها على محرك أقراص USB محمول قابل للتمهيد باستخدام HP Cloud Recovery Download Tool.

للحصول على تفاصيل، راجع [استخدام HP Cloud Recovery Download Tool لإنشاء وسائط الاسترداد \(منتجات مختارة فقط\) في صفحة ١٥](#).

ملاحظة: إذا لم تتمكن من إنشاء وسائط الاسترداد بنفسك، فاتصل بالدعم للحصول على أقراص الاسترداد. انتقل إلى <http://www.hp.com/support>، ثم حدد بلدك أو منطقتك، ثم اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

لاسترداد النظام الخاص بك:

▲ أدخل وسيطة HP Recovery، ثم أعد تشغيل الكمبيوتر.

ملاحظة: توصي HP باتباع [طرق الاستعادة والاسترداد في صفحة ١٦](#) لاستعادة الكمبيوتر قبل الحصول على أقراص الاسترداد من HP واستخدامها. يؤدي استخدام نسخة احتياطي حديثة إلى إرجاع جهازك إلى حاله عمل أسرع من استخدام أقراص الاسترداد من HP. بعد استعادة النظام، يمكنك إعادة تثبيت جميع برامج نظام التشغيل التي تم تحريرها منذ عملية الشراء الأولية.

تغيير ترتيب التمهيد الخاص بجهاز الكمبيوتر

إذا تعذرت إعادة تشغيل الكمبيوتر باستخدام وسيطة HP Recovery، يمكنك تغيير ترتيب تمهيد جهاز الكمبيوتر من خلال ترتيب الأجهزة المسرودة في BIOS لبدء المعلومات. يمكنك تحديد محرك الأقراص الضوئي أو محرك أقراص USB محمول وفقًا لموقع وسيطة HP Recovery لديك.

هام: بخصوص أجهزة الكمبيوتر اللوحية المزودة بلوحة مفاتيح قابلة للفصل، قم بتوصيل الكمبيوتر اللوحي بقاعدة لوحة مفاتيح قبل بدء هذه الخطوات.

لتغيير ترتيب التمهيد:

١. أدخل وسيطة HP Recovery.

٢. قم بالوصول إلى قائمة **Startup** (بدء التشغيل) للنظام.

- بخصوص أجهزة الكمبيوتر أو أجهزة الكمبيوتر اللوحية المزودة بلوحات مفاتيح، شغّل أو أعد تشغيل الكمبيوتر أو الكمبيوتر اللوحي واضغط بسرعة على **esc**، ثم اضغط على **f9** للوصول إلى خيارات تمهيد التشغيل.
 - أما بخصوص أجهزة الكمبيوتر اللوحية غير المزودة بلوحات مفاتيح، شغّل جهاز الكمبيوتر اللوحي أو أعد تشغيله، ثم اضغط مع الاستمرار بسرعة على زر رفع مستوى الصوت، ثم حدد **f9**.
- أو -

شغل جهاز الكمبيوتر اللوحي أو أعد تشغيله، ثم اضغط مع الاستمرار بسرعة على زر خفض مستوى الصوت، ثم حدد **f9**.

٣. حدد محرك الأقراص الضوئي أو محرك أقراص USB المحمول الذي تريد أن يتم التمهيد منه، ثم اتبع الإرشادات الظاهرة على الشاشة.

استخدام HP Sure Recover (طرز محددة فقط)

حدد طرز جهاز الكمبيوتر التي تم تكوينها مع حل HP Sure Recover، وهو حل لاسترداد نظام التشغيل لجهاز الكمبيوتر الشخصي مدمج في الأجهزة والبرامج. يمكن لبرنامج HP Sure Recover استعادة صورة HP OS بالكامل بدون تثبيت برنامج الاسترداد.

باستخدام HP Sure Recover، يمكن للمسؤول أو المستخدم استعادة النظام وتثبيته على النحو التالي:

- أحدث إصدار لنظام التشغيل
 - برامج تشغيل الأجهزة الخاصة بالنظام الأساسي
 - التطبيقات البرمجية، في حالة وجود صورة مخصصة
- للوصول إلى أحدث الوثائق لبرنامج HP Sure Recover، انتقل إلى <http://www.hp.com/support>. اتبع الإرشادات الظاهرة على الشاشة للعثور على منتجك وتحديد موقع وثائقك.

يشرح هذا الفصل كيفية إعداد نظام التشغيل Linux واستعادته.

هام: لا تضيف الأجهزة الاختيارية أو الأجهزة المتوفرة من قبل جهات خارجية إلى الكمبيوتر حتى يتم تثبيت نظام التشغيل بنجاح. فقد تؤدي إضافة الأجهزة إلى إحداث أخطاء ومنع تثبيت نظام التشغيل بطريقة صحيحة.

ملاحظة: بعد إعداد نظام التشغيل، تأكد من تثبيت آخر تحديثات BIOS وبرامج التشغيل والبرامج. راجع [تحديث الكمبيوتر في صفحة ٢٢](#).

أنظمة Linux جاهزة

يوفر خيار الجاهزية لنظام Linux نظامًا مزودًا بأقل وظائف لنظام تشغيل محمّل مسبقًا (على سبيل المثال، FreeDOS). فهو مخصص للحالات التي سيقوم فيها العميل بتثبيت نظام تشغيل عند وصول نظام التشغيل. لا يتضمن الخيار ترخيصًا لأي نظام التشغيل.

لا يتضمن خيار الجاهزية لنظام Linux نظام تشغيل Linux الذي يتعين عليك توفيره. تتوافر النسخ التجارية من نظام التشغيل Linux لدى البائعين مثل Red Hat® و SUSE. تتوفر مجموعة متنوعة أخرى من نسخ Linux مجانًا (على سبيل المثال، Ubuntu). لعرض التكوينات وأنظمة التشغيل التي قيمتها HP، انتقل إلى http://www.hp.com/support/linux_hardware_matrix.

إعداد Red Hat Enterprise Linux (RHEL)

هناك العديد من إصدارات RHEL المعتمدة والمدعومة من Red Hat على أجهزة الكمبيوتر من HP.

لمعرفة التفاصيل حول دعم RHEL لنظام أساسي معين، راجع مصفوفة دعم أجهزة Linux لمحطات عمل HP على http://www.hp.com/support/linux_hardware_matrix.

للحصول على معلومات عن اعتمادات Red Hat على أجهزة الكمبيوتر من HP، انتقل إلى <https://access.redhat.com/ecosystem>، حدد **Certified Hardware** (الأجهزة المعتمدة) ثم اتبع الإرشادات الظاهرة على الشاشة.

بالإضافة إلى ذلك، إذا قامت HP باختبار وتعبئة برامج التشغيل المحددة الخاصة بجهة خارجية والمتوافقة مع عمليات تثبيت Red Hat Enterprise Linux منتجات على محطة عمل HP الخاصة بك، فيمكنك الحصول عليهم مباشرة من <http://www.hp.com/support> كما هو موضح في [برامج تشغيل الرسومات الخاصة في صفحة ٢٠](#).

إعداد SUSE Linux Enterprise Desktop (SLED)

هناك العديد من إصدارات SLED المعتمدة والمدعومة من SUSE على أجهزة الكمبيوتر من HP.

للحصول على مزيد من المعلومات، انتقل إلى صفحة بحث نشرة اعتماد SUSE على <https://www.suse.com/yesssearch/Search.jsp>.

بالإضافة إلى ذلك، إذا قامت HP باختبار وتعبئة برامج التشغيل المحددة الخاصة بجهة خارجية والمتوافقة مع عمليات تثبيت SUSE Linux Enterprise Desktop على محطة عمل HP الخاصة بك، فيمكنك الحصول عليهم مباشرة من <http://www.hp.com/support> كما هو موضح في [برامج تشغيل الرسومات الخاصة في صفحة ٢٠](#).

إعداد Ubuntu

هناك إصدارات مختلفة من Ubuntu معتمدة ومدعومة من قبل شركة Canonical على كمبيوترات HP. للحصول على مزيد من المعلومات، انتقل إلى صفحة البحث عن أجهزة Ubuntu Desktop المعتمدة في <http://www.ubuntu.com/certification/desktop>، وابحث عن منتج الكمبيوتر الخاص بك. تتوفر وحدة Ubuntu مجانًا من <http://www.ubuntu.com>.

برامج تشغيل الرسومات المفتوحة المصدر

تدعم معظم التوزيعات الخاصة بنظام التشغيل Linux أجهزة الرسومات من خلال تركيب تقنيات البرامج المدمجة في النواة وتطبيقات الرسومات العالية المستوى مثل خوادم العرض (Wayland و Xorg) ومديري العرض (Gnome و KDE).

يعتمد سلوك أجهزة الرسومات على الإعداد الذي تقوم به النواة قيد التشغيل ومعلومات التوقيت والتي تم الحصول عليها من خلال أجهزة العرض المرفقة. عندما لا تستطيع النواة معايرة تهيئة أجهزة الرسومات بشكل صحيح مع أجهزة العرض المتوفرة، يمكن أن تؤدي النتائج إلى شاشات عرض مشوهة أو فارغة.

يعتمد قرص برنامج تشغيل Linux المقدم من HP لوحدة Ubuntu على الآليات نفسها لاستيفاء التبعيات خلال التثبيت. ولذلك ينبغي الوصول إلى نفس شبكة الإنترنت، بالإضافة إلى إمكانية الترقية من جلسة المستخدم الحالي إلى امتيازات المسؤول.

يمكن أن يحدث التفاعل مع برامج تشغيل الرسومات المفتوحة المصدر أثناء:

- جلسات التثبيت التفاعلية الرسومية من وسائط نُسخ Linux التي تم تنزيلها.
- استخدام تثبيتات نظام التشغيل Linux الغير متكاملة مع برامج تشغيل الرسومات الخاصة بالمورد.

في حالات شاشات العرض غير القابلة للاستخدام، توصي HP بإضافة خيار **nomodeset** إلى معلمات إقلاع النواة لمنع سلوك برنامج تشغيل إعداد الوضع وإعطاء الأولوية لاستخدام برامج تشغيل العرض المتوافقة البديلة. يمكنك عادةً تعديل التضمين المستمر لهذه المعلمة (في حالة مُحملات إقلاع عائلة GRUB) في معلمات إقلاع النواة في ملفات التكوين الموجودة عادةً في: **/etc/default/grub**. راجع وثائق النسخة الخاصة بك لمعرفة معلمات إعدادات مُحمل الإقلاع.

برامج تشغيل الرسومات الخاصة

اقرأ هذا القسم للتعرف على برامج تشغيل بطاقات الرسومات الخاصة بنا.

يمكن طلب شراء معظم أجهزة الكمبيوتر من HP مع بطاقات رسومات اجتازت عمليات تحقق شاملة أجرتها شركة HP. راجع مصفوفة دعم أجهزة Linux لمحطات عمل HP على http://www.hp.com/support/linux_hardware_matrix للاطلاع على قائمة بالبطاقات المدعومة.

ملاحظة: ليست جميع بطاقات الرسومات مدعومة على كل كمبيوتر. عادةً ما يكون الأداء محدودًا عند استخدام البطاقات التي تستهلك مقادير كبيرة من الطاقة في أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بطاقة منخفضة.

تدعم HP برامج تشغيل بطاقة الرسومات المملوكة لجهات خارجية. بالنسبة إلى برامج التشغيل التي تم اختبارها، انتقل إلى <http://www.hp.com/support>، واتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة للعثور على المنتج الخاص بك وتحديد موقع الوثائق.

وليست برامج التشغيل الخاصة هذه جزءًا قياسيًّا من عمليات توزيع RHEL أو SLED أو Ubuntu لأنها ليست مصدرًا مفتوحًا. وجدير بالذكر أن مراجعات برامج التشغيل الأحدث من تلك المراجعات على موقع دعم HP على ويب يوفرها المورد مباشرةً.

٦ تحديث الكمبيوتر

تعمل HP بشكل مستمر لتحسين استخدام الكمبيوتر لديك. ولضمان استفادة الكمبيوتر من أحدث التحسينات، توصي HP بتثبيتك أحدث تحديثات BIOS وبرامج التشغيل والبرامج الأخرى بصفة دورية.

بعد إتمام بدء تشغيل الكمبيوتر بنجاح للمرة الأولى، اتبع التعليمات التالية لضمان بقاء الكمبيوتر محدثًا:

- تأكد من تحميل أحدث إصدارات BIOS النظام. راجع [تحديث BIOS في صفحة ٢٢](#).
- تأكد من تثبيت أحدث برامج التشغيل للنظام لديك. راجع [ترقية برامج تشغيل الجهاز في صفحة ٢٣](#).
- تعرّف على موارد HP المتاحة. راجع [دعم عبر الإنترنت في صفحة ٢٧](#).
- يمكنك الاشتراك في تنبيهات برامج التشغيل على <https://h41369.www4.hp.com/alerts-signup.php>.

تحديث BIOS

للحصول على أفضل أداء، حدد إصدار BIOS الخاص بالكمبيوتر ثم قم بتدقيقه إذا لزم الأمر.

تحديد إصدار BIOS الحالي

يوضح هذا القسم كيفية تحديد إصدار BIOS الحالي.

لتحديد إصدار BIOS الحالي:

١. اضغط على **esc** أثناء بدء التشغيل.
٢. اضغط على **f10** للدخول إلى **Computer Setup (F10)**.
٣. حدد **Main** (رئيسي)، ثم انقر فوق **System Information** (معلومات النظام). لاحظ إصدار BIOS الخاص بنظام الكمبيوتر.

ملاحظة: لمعرفة الإجراءات الخاصة بترقية نظام BIOS وكذلك إعدادات قائمة BIOS للأداة المساعدة **Computer Setup (F10)**، انظر **Maintenance and Service Guide** (دليل أعمال الصيانة والخدمات) على <http://www.hp.com/support>. اتبع الإرشادات للعثور على المنتج الخاص بك، ثم حدد **Manuals** (الدلائل).

ترقية BIOS

اتبع الإرشادات التالية للعثور على أحدث إصدارات BIOS المتوفرة وتنزيلها التي تتضمن أحدث التحديثات.

١. انتقل إلى <http://www.hp.com/support> وحدد المنتج الخاص بك.
٢. حدد **Software and Drivers** (البرامج وبرامج التشغيل)، ثم اتبع التعليمات لتحديد أحدث إصدار BIOS متوفر للكمبيوتر.

٣. قارن إصدار BIOS الموجود في الكمبيوتر مع إصدارات BIOS الموجودة على موقع الويب (انظر [تحديد إصدار BIOS الحالي في صفحة ٢٢](#)). إذا كان إصدار BIOS على موقع الويب هو الإصدار نفسه الموجود على نظامك، فلا يلزم اتخاذ أية إجراءات إضافية.
٤. إذا كان إصدار BIOS الموجود على موقع الويب أحدث من الإصدار الموجود على نظامك، فننزل الإصدار المناسب للكمبيوتر. اتبع الإرشادات في ملاحظات الإصدار لإكمال التثبيت.

ترقية برامج تشغيل الجهاز

لمعرفه كيفية ترقية برامج تشغيل الجهاز، اقرأ هذا القسم.

إذا ثبتت أحد الأجهزة الطرفية (كطابعة أو محول شاشة أو محول شبكة)، فتتحقق من أنك حملت أحدث برامج التشغيل. وإذا اشتريت الجهاز من HP، فانتقل إلى موقع HP على الإنترنت لتنزيل أحدث برامج التشغيل لجهازك. علمًا بأنه قد تم اختبار برامج التشغيل هذه لضمان أفضل توافق بين جهازك وبين كمبيوتر HP لديك.

إذا لم تشتري الجهاز من HP، توصي HP بزيارة موقعها أولاً لمعرفة ما إذا تم اختبار مدى توافق جهازك وبرامج التشغيل الخاصة به مع كمبيوتر HP أم لا. في حالة عدم توفر أية برامج تشغيل، انتقل إلى موقع الويب للشركة المُصنعة للجهاز لتنزيل أحدث برامج التشغيل.

لترقية برامج التشغيل الخاصة بالجهاز:

١. انتقل إلى <http://www.hp.com/support> وحدد المنتج الخاص بك.
 ٢. اتبع التعليمات للعثور على أحدث برامج التشغيل المتوفرة للكمبيوتر.
- إذا لم يتم العثور على أحد برامج التشغيل المطلوبة، فراجع موقع ويب الشركة المُصنعة للجهاز الطرفي.

٧ الصيانة والتشخيصات وحل المشكلات الصغيرة

يوفر هذا القسم معلومات حول الصيانة والتشخيصات واستكشاف المشكلات البسيطة وإصلاحها.

إيقاف تشغيل الكمبيوتر

لإيقاف تشغيل الكمبيوتر بشكل صحيح، عليك أولاً إيقاف تشغيل برنامج نظام التشغيل.

هام: يمكن أن يؤدي الضغط باستمرار على زر الطاقة لإيقاف تشغيل الكمبيوتر إلى فقد بيانات المستخدم وقد يؤدي إلى تلف جهاز التخزين. إذا أصبح النظام غير مستقر ولا يوجد بديل آخر متاح، فامنح النظام وقتًا كافيًا للتنبيه تمامًا بعد إعادتك لتشغيل الكمبيوتر. قد يستغرق هذا عدة دقائق، خاصة في حالة السعة الأكبر أو الأجهزة صلبة الحالة.

▲ حدد الزر **Start** (ابدأ)، وحدد زر **Power** (الطاقة)، ثم حدد **Shut down** (إيقاف التشغيل).

إذا واجهتك المشاكل

لتشخيص المشاكل وحلها، توصي شركة HP باتخاذ أسلوب تسلسلي لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها.

- الفحص المرئي
- الوميض أو أصوات الصغير
- الاستكشاف الأساسي للأخطاء وإصلاحها، بما في ذلك HP PC Hardware Diagnostics
- دعم HP
- استعادة النظام واسترداده

يتم شرح استراتيجيات استكشاف الأخطاء وإصلاحها في الأقسام التالية.

للحصول على مزيد من المعلومات

للحصول على مزيد من المعلومات عن استكشاف الأخطاء وإصلاحها، اقرأ هذا القسم.

يمكنك العثور على مزيد من معلومات استكشاف الأخطاء وإصلاحها إضافية في *Maintenance and Service Guide* (دليل الصيانة والخدمات) الشامل (متوفر باللغة الإنجليزية فقط) على <http://www.hp.com/support>. اتبع الإرشادات للعثور على المنتج الخاص بك، ثم حدد **Manuals** (الدلائل).

الفحص البصري

إذا واجهت مشكلة مع الكمبيوتر أو جهاز العرض أو البرامج، فربما تساعدك المقترحات العامة التالية في استبعاد الحلول غير المناسبة والتركيز على المشكلة قبل اتخاذ إجراء إضافي.

عند بدء التشغيل

يوضح هذا القسم ما يجب التأكد منه في حالة عدم بدء تشغيل جهاز الكمبيوتر لديك.

- تحقق من توصيل الكمبيوتر بمأخذ فعال للتيار المتردد.
- أزل جميع الأقراص الضوئية ومحركات أقراص USB المحمولة من محركات الأقراص قبل تشغيل الكمبيوتر.
- تحقق من تشغيل الكمبيوتر وإضاءة مصباح الطاقة.
- إذا قمت بتثبيت نظام تشغيل آخر غير النظام الذي سبق أن تم تثبيته من قبل الشركة المصنعة، فتأكد من كونه معتمداً في نظامك عن طريق الانتقال إلى <http://www.hp.com/go/quickspecs>.
- تأكد من أن لوحة شاشة العرض مضيئة.
- إذا كانت لديك شاشة خارجية اختيارية:
 - تحقق من توصيل الشاشة بمأخذ تيار متناوب يعمل بصورة صحيحة.
 - تحقق من إضاءة مصباح طاقة جهاز العرض.
 - إذا كانت الشاشة معتمدة، قم بزيادة مستوى السطوع والتحكم في التباين.

أثناء التشغيل

يوضح هذا القسم العناصر المختلفة للتحقق مما إذا كان جهاز الكمبيوتر لديك يواجه مشكلات أثناء استخدامه.

- تُعد أصوات التنبيه والأضواء الوامضة للكمبيوتر رموز خطأ يمكن أن تساعدك في تشخيص المشاكل. للحصول على مزيد من المعلومات عن تفسير هذه الرموز، راجع قسم رموز الإضاءة التشخيصية والمسموعة (التنبيه) في دليل الصيانة والخدمات الخاص بالكمبيوتر.
- اضغط باستمرار على أي مفتاح. إذا أصدر النظام أصوات تنبيه، فهذا يعني أن لوحة المفاتيح خاصتك تعمل بصورة صحيحة.
- تحقق من كافة الكبلات لمعرفة ما إذا كانت غير محكمة التثبيت أو تم توصيلها بصورة غير صحيحة.
- قم بتنبيه الكمبيوتر بالضغط على أي مفتاح موجود في لوحة المفاتيح أو زر التشغيل. إذا استمر النظام في وضع الاستعداد، فأوقف تشغيله بالضغط مع الاستمرار على زر الطاقة لمدة 4 ثوانٍ على الأقل. ثم اضغط على زر التشغيل مرة أخرى لإعادة تشغيله.
- إذا لم يتم إيقاف تشغيل النظام، قم بفصل سلك الطاقة، وانتظر بضع ثواني، ثم قم بتوصيله به مرة أخرى. إذا لم تتمكن من إعادة تشغيل النظام، فاضغط على زر التشغيل.
- تأكد من تثبيت كافة برامج تشغيل الجهاز المطلوبة. على سبيل المثال، إذا قمت بتوصيل طابعة، يتعين عليك تثبيت برنامج تشغيل الطابعة.
- إذا كنت تستخدم شبكة، فاستخدم كبلًا آخر لتوصيل الكمبيوتر داخل اتصال الشبكة. إذا استمر تعذر الاتصال، فقد تكون هناك مشكلة بقابس الشبكة.
- إذا كنت قد أضفت أجهزة جديدة مؤخرًا، فقم بإزالة الأجهزة وتحقق من تشغيل جهاز الكمبيوتر بصورة صحيحة.

- إذا كنت قد أضفت أجهزة جديدة مؤخرًا، فقم بإزالة تثبيت البرامج وتحقق من تشغيل جهاز الكمبيوتر بصورة صحيحة.
- إذا كانت لوحة شاشة العرض على كمبيوتر من طراز متكامل فارغة، فافتح الكمبيوتر وتأكد من توصيل كلا طرفي الكبل بين لوحة النظام ولوحة شاشة العرض. عند استخدام بطاقة رسوم، تأكد من تركيبها بشكل صحيح.
- ترقية BIOS. قد يدعم إصدار جديد من BIOS الميزات الجديدة أو يصلح مشكلتك.
- للحصول على مزيد من المعلومات المفصلة، راجع فصل استكشاف الأخطاء وإصلاحها في *Maintenance and Service Guide* (دليل أعمال الصيانة والخدمات) على <http://www.hp.com/support>. اتبع الإرشادات للعثور على المنتج الخاص بك، ثم حدد **Manuals** (الدلائل).

الإصلاح بواسطة العملاء

وفقًا لبرنامج "الإصلاح الذاتي بواسطة العملاء"، يمكنك طلب شراء قطعة غيار وتركيبها دون حضور ممثلي HP إلى موقع عملك لتقديم المساعدة الفنية.

قد يكون "التصليح بواسطة العملاء" ضروريًا لبعض المكونات. لمزيد من المعلومات، انتقل إلى <http://www.hp.com/go/selfrepair>، وحدد منتجك.

ملاحظة: بعض المكونات غير مؤهلة لبرنامج التصليح بواسطة العملاء ويجب إعادتها إلى HP لصيانتها. اتصل بالدعم لمزيد من الإرشادات قبل محاولة فك هذه المكونات أو إصلاحها.

رموز الوميض أو الصفير: شرح أضواء POST التشخيصية والرموز المسموعة

إذا كان ضوء الطاقة على الكمبيوتر يومض أو إذا كنت تسمع أصوات صفير، يمكنك مراجعة *Maintenance and Service Guide* (دليل الصيانة والخدمات) (بالإنجليزية فقط) وذلك للحصول على تفسير لذلك مع الإجراء الموصى به.

استكشاف الأخطاء الأساسية وإصلاحها

للحصول على نصائح حول استكشاف الأخطاء الأساسية وإصلاحها، اقرأ هذا القسم.

تحذير! عندما يكون الكمبيوتر متصلًا بمصدر طاقة التيار المتناوب، يتم تزويد لوحة النظام بالجهد الكهربائي. للحد من مخاطر حدوث إصابة جسدية ناجمة عن صدمة كهربائية أو الأسطح الساخنة أو كليهما، تأكد من فصل سلك الطاقة عن مأخذ التيار الكهربائي بالحائط ودع مكونات النظام الداخلية تبرد قبل لمسها.

إذا كانت لديك مشاكل في الكمبيوتر، فجرب الحلول المناسبة على النحو الموضح في الأقسام الواردة هنا ولخصها أدناه لتجربة عزل المشكلة المحددة قبل الاتصال بالدعم الفني.

- إذا كانت الشاشة فارغة، فقم بتوصيل جهاز العرض بمنفذ فيديو مختلف على جهاز الكمبيوتر إذا توافر، أو استبدلها بجهاز عرض آخر تعلم أنه يعمل بشكل سليم.
- إذا كان جهاز العرض لديك متصلًا باستخدام محوّل كبل (على سبيل المثال، محوّل من DP إلى DVI)، فاستبدل المحوّل بمحوّل آخر تعلم أنه يعمل بشكل صحيح.
- إذا كنت متصلًا بشبكة:
 - استخدم كبل شبكة مختلفًا لتوصيل جهاز الكمبيوتر بالإنترنت.

– وِصل جهاز كمبيوتر آخر بشبكة الإنترنت باستخدام كبل مختلف.
إذا لم تنتهِ المشكلة، فقد تكون المشكلة في منفذ شبكة الإنترنت بجهاز الكمبيوتر أو منفذ شبكة الإنترنت بالحائط.

- إذا كنت قد أضفت أجهزة جديدة مؤخرًا، فقم بإزالة هذه الأجهزة.
- إذا كنت قد ثبت برنامجًا جديدًا مؤخرًا، فقم بإلغاء تثبيته.
- إذا كان جهاز تخزين USB متصلًا بجهاز الكمبيوتر، فافصل الجهاز.
- إذا تم تشغيل جهاز الكمبيوتر ولم يبدأ تشغيل نظام التشغيل، فقم بتشغيل الأداة المساعدة للتشخيص لما قبل التمهيد HP PC Hardware Diagnostics. راجع [استخدام HP PC Hardware Diagnostics في صفحة ٣٠](#).

دعم HP

يوضح هذا القسم الطرق المختلفة للاتصال بدعم HP.

دعم عبر الإنترنت

تتضمن موارد الدعم عبر الإنترنت أدوات استكشاف الأخطاء وإصلاحها المستندة إلى الويب، وقواعد بيانات المعرفة الفنية، وتنزيلات التصحيح وبرامج التشغيل، والمنتديات عبر الإنترنت، وخدمات الإعلام الخاصة بتغيير المنتج. وتتوفر أيضًا مواقع الويب التالية:

- <http://www.hp.com> —يوفر معلومات مفيدة حول المنتج.
- <http://www.hp.com/support> —توفر أحدث الوثائق عبر الإنترنت والدعم الفني في جميع أنحاء العالم والوصول إلى برامج وبرامج تشغيل الكمبيوتر.

دعم العملاء لأجهزة الكمبيوتر

للبحث عن أنواع مختلفة من موضوعات استكشاف الأخطاء وإصلاحها، اتبع الخطوات التالية.

١. انتقل إلى <http://www.hp.com/support>.

٢. ابحث عن المنتج.

٣. حدد **Troubleshooting** (استكشاف الأخطاء وإصلاحها).

٤. حدد المشكلة التي تريد استكشافها وإصلاحها.

النصائح أو النشرات والإشعارات

انتقل إلى موقع "دعم HP" للعثور على النصائح أو النشرات والإشعارات.

١. انتقل إلى <http://www.hp.com/support>.

٢. اختر المنتج الخاص بك.

٣. حدد **Advisories** (النصائح) أو **Bulletins and Notices** (النشرات والإشعارات).

٤. حدد عنصرًا لعرضه.

إعلامات تغيير المنتج

إعلامات تغيير المنتج هي إعلانات استباقية خاصة بتغييرات المنتج التي تحدث خلال مدة تتراوح بين 30 و60 يومًا من تاريخ سريان التغيير في عملية التصنيع. تمنحك "إعلامات تغيير المنتج" إعلامًا مسبقًا بالتغييرات التي تطرأ على منتجك، مثل إصدار BIOS المحدث الذي قد تقرر تنزيهه قبل أن يمسي التغيير في المنتج مطلوبًا. لعرض قائمة "إعلامات تغيير المنتج"، انتقل إلى الصفحة **Bulletins and Notices** (النشرات والإشعارات) للمنتج الخاص بك.

الاتصال بالدعم

في بعض الأوقات قد تواجه مشكلة تتطلب الدعم. قبل الاتصال بالدعم، اتخذ الإجراءات التالية للتحضير.

- كن قريبًا من الكمبيوتر.
- دوّن الرقم التسلسلي للكمبيوتر ورقم المنتج واسم الطراز ورقم الطرز وضعهم أمامك. هذه المعلومات يتم توفيرها على الملصقات. قد تكون هذه الملصقات موجودة بالجزء السفلي من جهاز الكمبيوتر على اللوحة الخلفية للكمبيوتر أو أسفل غطاء الصيانة.
- قم بتدوين أي رسائل خطأ ممكنة.
- قم بتدوين أي خيارات لبرامج إضافية.
- قم بتدوين نظام التشغيل.
- قم بتدوين أية برامج أو أجهزة خارجية.
- لاحظ تفاصيل أي من المصايح الوامضة في مقدمة الكمبيوتر (تكوينات Tower وسطح المكتب) أو على جانب الكمبيوتر (تكوينات All-in-One).
- اذكر التطبيقات التي كنت تستخدمها عندما صادفت المشكلة.

ملاحظة: عند اتصالك للحصول على خدمة أو دعم، قد يتم سؤالك عن رقم منتج الكمبيوتر (على سبيل المثال: PS988AV). إذا كان الكمبيوتر يحتوي على رقم منتج، فهو موجود عادة بجوار الرقم التسلسلي للكمبيوتر ومكوّن من ١٠ أو ١٢ رقمًا.

للحصول على رقم هاتف الدعم، انتقل إلى <http://www.hp.com/support>، وحدد **Contact Support** (الاتصال بالدعم)، ثم اتبع الإرشادات الظاهرة على الشاشة.

تحديد موقع معلومات الضمان

في حالة عدم استلامك ضمانًا مطبوعًا مع جهاز الكمبيوتر الخاص بك، يمكنك تحديد موقع معلومات الضمان بطرق أخرى.

١. حدد الزر **Start** (ابداً)، ثم حدد **Help and Support** (التعليمات والدعم)، ثم حدد **HP Documentation** (وثائق HP).
- أو -

٢. انتقل إلى <http://www.hp.com/go/orderdocuments>.

هام: يجب أن تكون متصلاً بالإنترنت قبل الوصول إلى أحدث إصدار من الضمان.

تقدم خدمات "حزمة الرعاية" HP من ترقية مستويات الخدمة لإطالة وتوسيع ضمان المنتج القياسي.

ملاحظة: للحصول على معلومات حول المبيعات وترقيات الضمان (خدمات العناية بالعملاء HP Care Packs)، يمكنك الاتصال بمقدم الخدمات أو الوكيل المحلي المعتمد.

استخدام HP PC Hardware Diagnostics ٨

يمكنك استخدام الأداة المساعدة HP PC Hardware Diagnostics لتحديد ما إذا كانت أجهزته الكمبيوتر لديك تعمل بشكل صحيح من عدمه. والإصدارات الثلاثة منها هي HP PC Hardware Diagnostics Windows و HP PC Hardware Diagnostics و HP PC Hardware Diagnostics UEFI (واجهه البرامج الثابتة القابلة للتوسيع الموحدة) و(لمنتجات منتجات مختارة فقط) ميزة البرنامج الثابت Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI.

استخدام HP PC Hardware Diagnostics Windows (منتجات مختارة فقط)

HP PC Hardware Diagnostics Windows هو عبارة عن أداة مساعدة تستند إلى نظام Windows تتيح لك تشغيل الاختبارات التشخيصية لتحديد ما إذا كانت المكونات الصلبة للكمبيوتر تعمل بطريقة سليمة أم لا. تعمل الأداة في نظام تشغيل Windows لتشخيص حالات فشل الأجهزة.

إذا لم يتم تثبيت HP PC Hardware Diagnostics Windows، على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، يتعين عليك أولاً تنزيله وتثبيته. لتنزيل HP PC Hardware Diagnostics Windows، راجع [تنزيل HP PC Hardware Diagnostics Windows في صفحة ٣١](#).

استخدام رمز معرف فشل الجهاز HP PC Hardware Diagnostics Windows

عندما يكتشف HP PC Hardware Diagnostics Windows فشلاً يتطلب استبدال المكونات الصلبة، يتم إنشاء رمز معرف للفشل يتكون من ٢٤ رقمًا لاختبارات المكونات المحددة. بخصوص الاختبارات التفاعلية، مثل لوحة المفاتيح أو الماوس أو لوحة الصوت أو الفيديو، يتعين أن تقوم بخطوات استكشاف الأخطاء وإصلاحها قبل تلقي معرف الفشل.

▲ ستوفر لديك العديد من الخيارات بعد تلقيك معرف الفشل:

- حذّر **Next** (التالي) لفتح صفحة الخدمة التلقائية للحدث (EAS)، حيث يمكنك تسجيل الحالة.
- أو -
- امسح رمز الاستجابة السريعة ضوئياً باستخدام جهازك المحمول الذي ينقلك إلى صفحة EAS، حيث يمكنك تسجيل الحالة.
- أو -
- حذّر المربع المجاور لمعرفة الفشل المكوّن من 24 رقمًا لنسخ رمز الفشل وإرساله إلى الدعم.

الوصول إلى HP PC Hardware Diagnostics Windows

بعد تثبيت HP PC Hardware Diagnostics Windows، يمكنك الوصول إليه من قائمة "Start" أو HP Support Assistant.

الوصول إلى HP PC Hardware Diagnostics Windows من قائمة "Start" (ابدأ)

بعد تثبيت HP PC Hardware Diagnostics Windows، اتبع الخطوات التالية للوصول إليه.


1. حدد زر **Start** (ابدأ)، ثم حدد **All apps** (جميع التطبيقات) (منتجات محددة فقط).
2. حدد **HP PC Hardware Diagnostics for Windows**.
3. عند فتح أداة التشخيص، حدد نوع الاختبار التشخيصي المطلوب تشغيله، ثم ائب الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

 **ملاحظة:** لإيقاف اختبار تشخيصي، حدد **Cancel** (إلغاء الأمر).

الوصول إلى HP PC Hardware Diagnostics Windows من Support Assistant

بعد تثبيت HP PC Hardware Diagnostics Windows، اتبع الخطوات التالية للوصول إليه من HP Support Assistant.

1. حدد أيقونة **Search** (بحث) (منتجات محددة فقط) من شريط المهام، اكتب **support** (دعم)، ثم حدد تطبيق **HP Support Assistant**.
- أو –
حدد أيقونة علامة الاستفهام (منتجات مختارة فقط) في شريط المهام.
2. حدد **Troubleshooting and fixes** (استكشاف الأخطاء وإصلاحها) أو **Fixes and Diagnostics** (الإصلاحات والتشخيصات).
3. حدد **Diagnostics** (التشخيصات)، ثم حدد **HP PC Hardware Diagnostics Windows**.
4. عند فتح أداة التشخيص، حدد نوع الاختبار التشخيصي المطلوب تشغيله، ثم ائب الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

 **ملاحظة:** لإيقاف اختبار تشخيصي، حدد **Cancel** (إلغاء الأمر).

تنزيل HP PC Hardware Diagnostics Windows

تتوفر إرشادات تنزيل HP PC Hardware Diagnostics Windows بالإنجليزية فقط. يتعين عليك استخدام كمبيوتر يعمل بنظام Windows لتنزيل هذه الأداة نظرًا لأنه لا تتوفر إملفات .exe فقط.

تنزيل الإصدار الأخير من HP PC Hardware Diagnostics Windows من HP

لتنزيل HP PC Hardware Diagnostics Windows من HP، اتبع الخطوات التالية.

1. انتقل إلى <http://www.hp.com/go/techcenter/pcdiags>. يتم عرض صفحة HP PC Diagnostics الرئيسية.
2. حدد **Download HP Diagnostics Windows** (تنزيل HP Diagnostics Windows)، ثم حدد إصدار تشخيصات Windows للتنزيل إلى جهاز الكمبيوتر أو محرك أقراص USB محمول لديك.

يتم تنزيل الأداة إلى الموقع المحدد.

تنزيل HP PC Hardware Diagnostics Windows من Microsoft Store

يمكنك تنزيل HP PC Hardware Diagnostics Windows من Microsoft Store.

١. حدد تطبيق Microsoft Store على سطح المكتب لديك، أو حدد أيقونة Search (بحث) (منتجات محددة فقط) في شريط المهام واكتب Microsoft Store.
٢. أدخل HP PC Hardware Diagnostics Windows في مربع البحث في Microsoft Store (متجر Microsoft).
٣. اتبع التوجيهات التي تظهر على الشاشة.
يتم تنزيل الأداة إلى الموقع المحدد.

تنزيل HP Hardware Diagnostics Windows حسب اسم المنتج أو رقمه (منتجات مختارة فقط)

يمكنك تنزيل HP PC Hardware Diagnostics Windows حسب اسم المنتج أو رقمه.

ملاحظة: بخصوص بعض المنتجات، قد يتحتم عليك تنزيل البرنامج إلى محرك أقراص USB محمول باستخدام اسم المنتج أو رقمه.

١. انتقل إلى <http://www.hp.com/support>.
٢. حدد **Software and Drivers** (البرامج وبرامج التشغيل)، وحدد نوع المنتج، ثم أدخل اسم المنتج أو رقمه في مربع البحث الذي يتم عرضه.
٣. من قسم **Diagnostics** (التشخيصات)، حدد **Download** (تنزيل)، ثم اتبع الإرشادات الظاهرة على الشاشة لتحديد إصدار تشخيصات Windows المحدد لتنزيله على جهاز الكمبيوتر أو محرك الأقراص المحمول USB.
يتم تنزيل الأداة إلى الموقع المحدد.

تثبيت HP PC Hardware Diagnostics Windows

لتثبيت HP PC Hardware Diagnostics Windows، انتقل إلى المجلد الموجود على جهاز الكمبيوتر الخاص بك أو محرك الأقراص USB المحمول الذي تم تنزيل ملف .exe. عليه، وانقر نقرًا مزدوجاً فوق ملف .exe، ثم اتبع الإرشادات الظاهرة على الشاشة.

استخدام HP PC Hardware Diagnostics UEFI

تتيح لك HP PC Hardware Diagnostics UEFI (واجهة البرامج الثابتة القابلة للتوسيع) هي عبارة عن واجهة برامج ثابتة موسعة موحدة تسمح لك بتشغيل الاختبارات التشخيصية لمعرفة ما إذا كانت المكونات الصلبة للكمبيوتر تعمل بطريقة سليمة أم لا. تشتغل الأداة خارج نظام التشغيل حيث يمكنها عزل حالات فشل المكونات الصلبة عن المشاكل التي تُعزى إلى نظام التشغيل أو المكونات البرمجية الأخرى.

ملاحظة: في بعض المنتجات، يتعين عليك استخدام كمبيوتر يعمل بنظام التشغيل Windows ومحرك أقراص USB محمول لتنزيل وإنشاء بيئة دعم HP UEFI نظرًا إلى أن الملفات متاحة بتنسيق .exe فقط. لمزيد من المعلومات، راجع [تنزيل HP PC Hardware Diagnostics UEFI إلى محرك أقراص USB محمول في صفحة ٣٤](#).

إذا لم يتم تمهيد الكمبيوتر بنظام Windows، يمكنك استخدام HP PC Hardware Diagnostics UEFI لتشخيص مشاكل المكونات الصلبة.

استخدام رمز معرّف فشل الجهاز HP PC Hardware Diagnostics UEFI

عندما تكتشف HP PC Hardware Diagnostics UEFI فشل يتطلب استبدال الأجهزة، يتم إنشاء رمز معرف للفشل يتكون من ٢٤ رقمًا.

للحصول على مساعدة في حل المشكلة:

▲ **حدد HP Contact** (الاتصال بشركة HP)، ووافق على بيان إخلاء المسؤولية عن خصوصية HP، ثم استخدم جهازًا محمولًا لإجراء المسح الضوئي لرمز "معرّف الفشل" الذي يظهر على الشاشة التالية. يتم عرض صفحة "دعم عملاء HP" - "مركز الخدمة" مع "معرّف الفشل" ورقم المنتج الخاص بك الذي تم إدخاله تلقائيًا. اتبع الإرشادات الظاهرة على الشاشة.

– أو –

اتصل بالدعم، وقدم رمز "معرّف الفشل".

ملاحظة: لبدء تشغيل أداة التشخيص على جهاز كمبيوتر قابل للتحويل، يتعين أن يكون الكمبيوتر الخاص بك في وضع الكمبيوتر المحمول، كما يتعين عليك استخدام لوحة المفاتيح المتصلة.

ملاحظة: إذا رغبت في إيقاف الاختبار التشخيصي، فاضغط على **esc**.

بدء تشغيل HP PC Hardware Diagnostics UEFI

لبدء تشغيل HP PC Hardware Diagnostics UEFI، اتبع الإجراء التالي.

١. شغل جهاز الكمبيوتر أو أعد تشغيله، ثم اضغط بسرعة على **esc**.
٢. اضغط على **f2**.

يبحث نظام BIOS عن أدوات التشخيص في ثلاثة أماكن بالترتيب التالي:

أ. على محرك أقراص USB المحمول

ملاحظة: لتنزيل أداة HP PC Hardware Diagnostics UEFI إلى محرك أقراص USB محمول، راجع [تنزيل الإصدار الأخير من HP PC Hardware Diagnostics UEFI في صفحة ٣٤](#).

ب. محرك أقراص ثابت

ج. BIOS

٣. عند فتح أداة التشخيص، حدد لغة، ثم حدد نوع الاختبار التشخيصي المطلوب تشغيله، ثم اتبع الإرشادات الظاهرة على الشاشة.

تنزيل HP PC Hardware Diagnostics UEFI إلى محرك أقراص USB محمول

قد يكون تنزيل HP PC Hardware Diagnostics UEFI إلى محرك أقراص USB محمول مفيدًا في بعض الحالات.

- لم يتم تضمين HP PC Hardware Diagnostics UEFI في صورة التثبيت المسبق.
- لم يتم تضمين HP PC Hardware Diagnostics UEFI في قسم HP Tool.
- تلف محرك الأقراص الثابت.

ملاحظة: لا تتوفر إرشادات تنزيل HP PC Hardware Diagnostics UEFI إلا بالإنجليزية فقط، ويتعين عليك استخدام كمبيوتر بنظام Windows لتنزيل بيئة دعم HP UEFI وإنشائها نظرًا لعدم توفر إملفات .exe. فقط.

تنزيل الإصدار الأخير من HP PC Hardware Diagnostics UEFI

لتنزيل الإصدار الأخير من HP PC Hardware Diagnostics UEFI إلى محرك أقراص USB محمول، اتبع الإجراء التالي.

1. انتقل إلى <http://www.hp.com/go/techcenter/pcdiags>. يتم عرض صفحة HP PC Diagnostics الرئيسية.
2. حدد **Download HP Diagnostics UEFI** (تنزيل HP Diagnostics UEFI)، ثم حدد **Run** (تشغيل).

تنزيل HP PC Hardware Diagnostics UEFI حسب اسم المنتج أو رقمه (منتجات مختارة فقط)

يمكنك تنزيل HP PC Hardware Diagnostics UEFI حسب اسم المنتج أو رقمه (منتجات محددة فقط) إلى محرك أقراص USB محمول.

ملاحظة: بخصوص بعض المنتجات، قد يتحتم عليك تنزيل البرنامج إلى محرك أقراص USB محمول باستخدام اسم المنتج أو رقمه.

1. انتقل إلى <http://www.hp.com/support>.
2. أدخل اسم المنتج أو رقمه وحدد جهاز الكمبيوتر الخاص بك، ثم حدد نظام التشغيل الخاص بك.
3. من قسم **Diagnostics** (التشخيصات)، اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لتحديد إصدار HP PC Hardware Diagnostics UEFI المحدد لجهاز الكمبيوتر الخاص بك.

استخدام Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI (منتجات مختارة فقط)

Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI هو ميزة (لنظام BIOS) للبرنامج الثابت الذي يقوم بتنزيل HP PC Hardware Diagnostics UEFI إلى جهاز الكمبيوتر لديك. إذ يمكنه تنفيذ التشخيصات على الكمبيوتر الخاص بك، كما يمكنه تحميل النتائج إلى الخادم الذي تم تكوينه مسبقًا.

للحصول على مزيد من المعلومات حول Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI، انتقل إلى <http://www.hp.com/go/techcenter/pcdiags>، ثم حدد **Find out more** (اكتشاف المزيد).

تنزيل Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI

يتوفر أيضًا HP Remote PC Hardware Diagnostics UEFI باعتباره حزمة برامج SoftPaq يمكن تنزيلها إلى خادم.

تنزيل الإصدار الأخير من Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI

يمكنك تنزيل الإصدار الأخير من HP PC Hardware Diagnostics UEFI إلى محرك أقراص USB محمول.

1. انتقل إلى <http://www.hp.com/go/techcenter/pcdiags>. يتم عرض صفحة HP PC Diagnostics الرئيسية.
2. حدد **Download Remote Diagnostics** (تنزيل Remote Diagnostics)، ثم حدد **Run** (تشغيل).

تنزيل Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI حسب اسم المنتج أو رقمه

يمكنك تنزيل Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI حسب اسم المنتج أو رقمه.

ملاحظة: بخصوص بعض المنتجات، قد يتعين عليك تنزيل البرنامج إلى باستخدام اسم المنتج أو رقمه.

1. انتقل إلى <http://www.hp.com/support>.
2. حدد **Software and Drivers** (البرامج وبرامج التشغيل)، وحدد نوع المنتج، ثم أدخل اسم المنتج أو رقمه في مربع البحث الذي يتم عرضه، وحدد جهاز الكمبيوتر، ثم حدد نظام التشغيل.
3. من قسم **Diagnostics** (التشخيصات)، اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لتحديد إصدار **Remote UEFI** (UEFI البعيدة) للمنتج وتنزيله.

تخصيص إعدادات Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI

باستخدام إعداد Remote HP PC Hardware Diagnostics في Computer Setup (BIOS)، يمكنك تنفيذ العديد من التخصيصات.

- قم بتعيين جدول مواعيد لإجراء تشخيصات غير مراقبة، يمكنك أيضًا بدء تشغيل التشخيصات فورًا في الوضع التفاعلي عن طريق تحديد **Execute Remote HP PC Hardware Diagnostics** (تنفيذ تشخيصات برامج كمبيوتر HP عن بُعد).
- عيّن الموقع لتنزيل أدوات التشخيص. توفر هذه الميزة وصولاً إلى الأدوات من موقع HP على الويب أو من خادم تم تكوينه مسبقًا للاستخدام. لا يتطلب جهاز الكمبيوتر لديك وحدة تخزين محلية تقليدية (مثل، محرك أقراص ثابت أو محرك أقراص USB محمول) لإجراء التشخيصات عن بُعد.
- قم بتعيين موقعًا لتخزين نتائج الاختبار. يمكنك أيضًا تعيين اسم المستخدم وكلمة المرور للمستخدمين للتحميلات.
- اعرض معلومات الحالة المتعلقة بالتشخيصات التي تم إجراؤها مسبقًا.

لتخصيص إعدادات Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI، اتبع الخطوات التالية:

1. شغّل الكمبيوتر أو أعد تشغيله، وعند ظهور شعار HP، اضغط على **F10** للدخول إلى Computer Setup.
2. حدد **Advanced** (خيارات متقدمة)، ثم حدد **Settings** (الإعدادات).

٣. قم بإجراء تحديدات التخصيص الخاصة بك.

٤. حدد **Main** (الرئيسية)، ومن ثم **Save Changes and Exit** (حفظ التغييرات والإنهاء) لحفظ الإعدادات الخاصة بك. ستصبح تغييراتك سارية المفعول عند إعادة تشغيل الكمبيوتر.

إرشادات تشغيل الكمبيوتر والعناية الروتينية والتحضير للشحن

اتبع هذه الإرشادات لضمان أفضل أداء وعمر إنتاجي لجهاز الكمبيوتر لديك.

إرشادات التشغيل والعناية الروتينية

طورت شركة HP إرشادات لمساعدتك في إعداد الكمبيوتر وجهاز العرض والعناية بهما بطريقة صحيحة.

- أبقِ الكمبيوتر بعيداً عن الرطوبة المفرطة، وضوء الشمس المباشر، ودرجات الحرارة العالية والمنخفضة بشدة.
- قم بتشغيل الكمبيوتر على سطح ثابت ومستوى. اترك مسافة خلوص ١٠.٢ سم (٤ بوصة) في جميع جوانب التهوية في الكمبيوتر وأعلى جهاز العرض للسماح بتدفق الهواء المطلوب.
- لا تمنع تدفق الهواء مطلقاً إلى داخل الكمبيوتر وذلك بعدم سد أي من فتحات التهوية أو مآخذ الهواء. لا تضع لوحة المفاتيح، وقواعد لوحة المفاتيح للأسفل، مباشرةً تجاه مقدمة وحدة سطح المكتب لأنّ هذا سيقيّد أيضاً من تدفق الهواء.
- لا تقم أبداً بتشغيل الكمبيوتر في حالة نزع غطاء فتحة لوحة التغطية أو أي بطاقة توسيع.
- لا تكس أجهزة الكمبيوتر فوق بعضها أو تضعها بجانب بعضها بحيث يتعرّض كل جهاز لهواء ينتشر من جديد أو تم تسخينه مسبقاً مصدره جهاز آخر.
- لتشغيل كمبيوتر ضمن حاوية مستقلة، يجب أن تتوفر فيها فتحات لسحب الهواء وفتحات لإخراجه، كما تنطبق إرشادات التشغيل نفسها المذكورة أعلاه.
- لا تعرّض الكمبيوتر ولوحة المفاتيح للسوائل.
- لا تضع غطاءً من أي نوع كان على فتحات تهوية جهاز العرض.
- قم بتركيب وظائف إدارة الطاقة لنظام التشغيل أو برنامج آخر أو تمكين عملها، بما فيها حالات السكون.
- أوقف تشغيل الكمبيوتر قبل القيام بأي من المهام التالية:
 - تنظيف الكمبيوتر من الخارج بقطعة قماش ناعمة، ورطبة إذا اقتضت الحاجة. قد تؤدي أدوات التنظيف إلى إزالة اللون أو إلحاق الضرر بشكل بالغ. راجع [إزالة الأوساخ والأتربة من جهاز الكمبيوتر لديك في صفحة ٣٧](#) للاطلاع على الخطوات الموصى بها لتنظيف الأسطح الخارجية عالية الحساسية على جهاز الكمبيوتر لديك. بعد إزالة الأوساخ والأتربة، يمكنك أيضاً تنظيف الأسطح بمطهر. راجع [تنظيف الكمبيوتر لديك بمطهر في صفحة ٣٧](#) للحصول على إرشادات للمساعدة في منع انتشار البكتيريا والفيروسات الضارة.
 - تنظيف فتحات التهوية الموجودة على كافة جوانب الكمبيوتر من وقت إلى آخر. فالنسالة، والغبار، والمواد الغريبة الأخرى قد تعيق مجرى الهواء.

تنظيف الكمبيوتر

يؤدي تنظيف جهاز الكمبيوتر بانتظام إلى إزالة الأوساخ والأتربة بحيث يستمر جهازك في العمل في أفضل حالاته. اتبع المعلومات التالية لتنظيف الأسطح الخارجية لجهاز الكمبيوتر لديك بأمان.

إزالة الأوساخ والأتربة من جهاز الكمبيوتر لديك

فيما يلي الخطوات الموصى بها لتنظيف الأوساخ والأتربة من جهاز الكمبيوتر لديك.

١. ارتد قفازات يمكن التخلص منها مصنوعة من اللاتكس (أو قفازات النتريل، إذا كنت حساسًا من اللاتكس) عند تنظيف الأسطح.

٢. أوقف تشغيل جهازك وافصل سلك الطاقة والأجهزة الخارجية الأخرى المتصلة. قم بإزالة أي بطاريات مثبتة في الأجهزة، مثل لوحات المفاتيح اللاسلكية.

⚠ **تنبيه:** لمنع حدوث صدمة كهربائية أو تلف المكونات، لا تقم مطلقًا بتنظيف المنتج أثناء تشغيله أو توصيله.

٣. بلل قطعة قماش من الألياف الناعمة بالماء. يجب أن يكون القماش رطبًا وليس مبتلاً مقلطًا.

🧼 **هام:** لتجنب تلف السطح، تجنب الأقمشة والمناشف والمماسح الورقية الكاشطة.

٤. امسح الجزء الخارجي من المنتج بقطعة قماش مبللة بلطف.

🧼 **هام:** احتفظ بالسوائل بعيدًا عن المنتج. تجنب دخول الرطوبة من أي فتحات. وإذا دخل سائل في منتج HP لديك، فقد يتسبب في تلف المنتج. لا ترش السوائل مباشرة على المنتج. لا تستخدم بخاخات الأيروسول أو المذيبات أو المواد الكاشطة أو المنظفات التي تحتوي على بيروكسيد الهيدروجين أو المبيض الذي قد يتلف السطح الخارجي.

٥. ابدأ بشاشة العرض (إن وُجدت). وامسحها بعناية في اتجاه واحد، وانتقل من أعلى الشاشة إلى أسفلها. وانتبه بأي كبلات مرنة، مثل سلك التيار الكهربائي وكبل لوحة المفاتيح وكبلات USB.

٦. تأكد من تجفيف الأسطح تمامًا بالهواء قبل تشغيل الجهاز بعد التنظيف.

٧. تخلص من القفازات بعد كل تنظيف. نظّف يديك مباشرة بعد خلع القفازات.

راجع [تنظيف الكمبيوتر لديك بمطهر في صفحة ٣٧](#) للاطلاع على الخطوات الموصى بها لتنظيف الأسطح الخارجية عالية الحساسية بجهاز الكمبيوتر لديك للمساعدة في منع انتشار البكتيريا والفيروسات الضارة.

تنظيف الكمبيوتر لديك بمطهر

توصي منظمة الصحة العالمية (WHO) بتنظيف الأسطح ثم تطهيرها باعتبارها أفضل ممارسة لمنع انتشار أمراض الجهاز التنفسي الفيروسية والبكتيرية الضارة.

بعد تنظيف الأسطح الخارجية لجهاز الكمبيوتر لديك باتباع الخطوات الواردة في [إزالة الأوساخ والأتربة من جهاز الكمبيوتر لديك في صفحة ٣٧](#)، يمكنك أيضًا اختيار تنظيف الأسطح بمطهر. المطهر الموجود ضمن إرشادات التنظيف من HP هو محلول كحولي يتكون من ٧٠% كحول إيزوبروبيل و ٣٠% ماء. وهذا المحلول يُعرف أيضًا بالكحول المحمر ويُباع في معظم المتاجر.

اتبع الخطوات التالية عند تطهير الأسطح الخارجية عالية الحساسية بجهاز الكمبيوتر لديك:

١. ارتد قفازات يمكن التخلص منها مصنوعة من اللاتكس (أو قفازات النتريل، إذا كنت حساسًا من اللاتكس) عند تنظيف الأسطح.
٢. أوقف تشغيل جهازك وافصل سلك الطاقة والأجهزة الخارجية الأخرى المتصلة. قم بإزالة أي بطاريات مثبتة في الأجهزة، مثل لوحات المفاتيح اللاسلكية.

⚠ تنبيه: لمنع حدوث صدمة كهربية أو تلف المكونات، لا تقم مطلقًا بتنظيف المنتج أثناء تشغيله أو توصيله.

٣. بلل قطعة قماش من الألياف الناعمة بمزيج من ٧٠% من كحول الأيزوبروبيل و ٣٠% من الماء. يجب أن يكون القماش رطبًا وليس مبتلًا مقطرًا.

⚠ تنبيه: لا تستخدم أيًا من المواد الكيميائية التالية أو أي محاليل تحتوي عليها، بما في ذلك منظفات الأسطح التي تعمل بالرش: المبييض أو أنواع البيروكسيد (بما في ذلك، بيروكسيد الهيدروجين) أو الأسيتون أو الأمونيا أو الكحول الإيثيلي أو كلوريد الميثيلين أو أي مواد مستخرجة من البترول، مثل الجازولين أو مخفف الطلاء أو البنزين أو التولوين.

📌 هام: لتجنب تلف السطح، تجنب الأقمشة والمناشف والمماسح الورقية الكاشطة.

٤. امسح الجزء الخارجي من المنتج بقطعة قماش مبللة بلطف.

📌 هام: احتفظ بالسوائل بعيدًا عن المنتج. تجنب دخول الرطوبة من أي فتحات. وإذا دخل سائل في منتج HP لديك، فقد يتسبب في تلف المنتج. لا ترش السوائل مباشرة على المنتج. لا تستخدم بخاخات الأيروسول أو المذيبات أو المواد الكاشطة أو المنظفات التي تحتوي على بيروكسيد الهيدروجين أو المبيض الذي قد يتلف السطح الخارجي.

٥. ابدأ بشاشة العرض (إن وجدت). وامسحها بعناية في اتجاه واحد، وانتقل من أعلى الشاشة إلى أسفلها. وانتبه بأي كبلات مرنة، مثل سلك التيار الكهربائي وكبل لوحة المفاتيح وكبلات USB.

٦. تأكد من تجفيف الأسطح تمامًا بالهواء قبل تشغيل الجهاز بعد التنظيف.

٧. تخلص من القفازات بعد كل تنظيف. نظّف يديك مباشرة بعد خلع القفازات.

التحضير للشحن

إذا كنت مضطرًا لشحن الكمبيوتر، فاتبع التلميحات التالية للحفاظ على أمان الجهاز.

١. قم بالنسخ الاحتياطي لملفات محرك الأقراص الثابتة وحفظها في جهاز تخزين خارجي. تأكد من عدم تعرض وسيطة النسخ الاحتياطي لموجات كهربائية أو مغناطيسية أثناء تخزينها أو نقلها.


📌 ملاحظة: يتوقف محرك الأقراص الثابتة عن العمل تلقائيًا عند إيقاف تشغيل طاقة النظام.

٢. أخرج كافة الوسائط القابلة للإزالة وقم بتخزينها.

٣. أوقف تشغيل الكمبيوتر والأجهزة الخارجية.

٤. افصل سلك الطاقة المتردد من مأخذ التيار المتردد، ثم من الكمبيوتر.

٥. افصل مكونات النظام والأجهزة الخارجية عن مصادر الطاقة، ثم افصلها عن الكمبيوتر.

 **ملاحظة:** تأكد من تثبيت جميع اللوحات بطريقة صحيحة وبإحكام في الفتحات المخصصة لها قبل شحن الكمبيوتر.

٦. ضع مكونات النظام والأجهزة الخارجية في العلب الأصلية المخصصة لها أو في علب مماثلة مع توفير مواد التغليف اللازمة لحمايتها.

٩ التفريغ الكهروستاتيكي

تفريغ الشحنة الإلكتروستاتيكية عبارة عن تحرير الكهرباء الاستاتيكية عند تلامس جسمين أحدهما الآخر—على سبيل المثال، الصدمة التي تشعر بها عند مشيك على البساط ثم لمسك مقبض الباب الحديدي. قد يؤدي إفراغ الكهرباء الاستاتيكية من الموصلات الكهروستاتيكية الأخرى أو الأصابع إلى تلف المكونات الإلكترونية.

هام: لتجنب إلحاق الضرر بالكمبيوتر، أو محرك الأقراص أو فقدان المعلومات، يجب أن تأخذ بعين الاعتبار هذه التدابير:

- في حالة إرشادك إلى فصل الكمبيوتر عند اتباع إرشادات الإزالة أو التثبيت، تأكد أولاً من التوصيل الأرضي على نحو صحيح.
- ضع المكونات داخل الحاويات الواقية من الكهرباء الاستاتيكية الخاصة بها حتى يحين وقت تثبيتها.
- تجنب لمس السنون والرقائق المعدنية الرصاصية والدوائر. ولا تمسك المكونات الإلكترونية إلا في أضيق الحدود.
- استخدام أدوات غير ممغنطة.
- قبل التعامل مع المكونات، قم بتفريغ الكهرباء الاستاتيكية من خلال ملامسة سطح معدني غير مطلي.
- إذا قمت بإزالة المكون، ضعه في الحاوية الواقية من الكهرباء الاستاتيكية الخاصة به.

١٠ إمكانية الوصول لذوي الاحتياجات الخاصة

تهدف HP إلى تصميم وإنتاج وتسويق المنتجات والخدمات والمعلومات التي يمكن أن يستخدمها جميع الأشخاص في كل مكان، إما بشكل مستقل أو مع أجهزته أو تطبيقات المساعدة المناسبة لجهة خارجية.

HP وإمكانية الوصول لذوي الاحتياجات الخاصة

نظرًا لأن شركة HP تعمل على مزج التنوع والدمج والعمل/الحيوية في نسيج الشركة، فهذا ينعكس على كل ما تفعله HP. وتبذل شركة HP قصارى جهدها لإنشاء بيئة شاملة تركز على توفير القوة التكنولوجية للأشخاص في جميع أنحاء العالم.

الحصول على الأدوات التقنية التي تحتاجها

يمكن للتكنولوجيا مساعدتك في إطلاق القوة البشرية الكامنة بداخلك، إذ تزيل التكنولوجيا المساعدة الحواجز وتساعدك في زيادة الحرية والاستقلال في البيت والعمل والمجتمع. كما تساعد التكنولوجيا المساعدة في زيادة الإمكانيات الوظيفية للتكنولوجيا الإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات وتحافظ عليها وتحسنها.

لمزيد من المعلومات، راجع [العثور على أفضل تقنية مساعدة في صفحة ٤٢](#).

التزام HP

تلتزم شركة HP بتوفير المنتجات والخدمات التي يمكن للأشخاص ذوي الإعاقة الوصول إليها. يدعم هذا الالتزام أهداف التنوع للشركة فيساعدنا في ضمان توفير فوائد التكنولوجيا للجميع.

فهدف إمكانية الوصول لذوي الاحتياجات الخاصة لشركة HP يتركز في تصميم وإنتاج وتسويق منتجات وخدمات يمكن استخدامها بواسطة أي شخص بفعالية، بما في ذلك ذوي الاحتياجات الخاصة، إما بشكل مستقل أو مع أجهزة مساعدة ملائمة.

ومن أجل تحقيق هذا الهدف، تحدد "سياسة الوصول لذوي الاحتياجات الخاصة" هذه سبعة أهداف رئيسية لتوجيه أعمال HP. ومن المتوقع أن يدعم جميع المديرين والموظفين في HP هذه الأهداف وأن يطبقوها وفقًا لأدوارهم ومسؤولياتهم التالية:

- رفع مستوى الوعي بمشاكل الوصول لذوي الاحتياجات الخاصة في شركة HP المتعلقة بسهولة الوصول وتزويد موظفينا بالتدريب اللازم لتصميم المنتجات والخدمات سهلة الوصول وإنتاجها وتسويقها وتوفيرها.
- تطوير توجيهات مرتبطة بسهولة الوصول إلى المنتجات والخدمات، وإنشاء مجموعات تشرف على تطبيق هذه التوجيهات عند تطوير المنتجات حيث يكون الأمر ممكنًا من ناحية التنافس والتقنية والجوانب الاقتصادية.
- إشراك ذوي الإعاقة في تطوير إرشادات الوصول لذوي الاحتياجات الخاصة وتصميم المنتجات والخدمات واختبارها.
- توثيق ميزات إمكانية الوصول لذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير المعلومات عن منتجات HP وخدماتها للجمهور بشكل قابل للوصول.

- إنشاء علاقات مع رواد موفري التقنيات والحلول المرتبطة بإمكانية الوصول.
- دعم البحث والتطوير الداخليين والخارجيين بشكل يؤدي إلى تحسين التقنيات المساعدة ذات الصلة بمنتجات HP وخدماتها.
- تقديم الدعم والمساهمة في صياغة معايير وتوجيهات إمكانية الوصول لذوي الاحتياجات الخاصة في الصناعة.

International Association of Accessibility Professionals (IAAP)

مؤسسة IAAP هي عبارة عن مؤسسة غير ربحية تركز على تطوير المحترفين في مجال إمكانية الوصول لذوي الاحتياجات الخاصة من خلال إنشاء العلاقات والتثقيف والاعتماد والشهادات. فهي تهدف إلى مساعدة المتخصصين في إمكانية الوصول لذوي الاحتياجات الخاصة في تطوير حياتهم الوظيفية وتعزيزها، وتمكين المؤسسات بشكل أفضل من دمج إمكانية الوصول لذوي الاحتياجات الخاصة في منتجاتها وبنيتها الأساسية.

يوصفها عضو مؤسس، انضمت شركة HP للمشاركة مع منظمات أخرى لتطوير مجال الوصول لذوي الاحتياجات الخاصة. يدعم هذا الالتزام هدف شركة HP بخصوص إمكانية الوصول لذوي الاحتياجات الخاصة المتمثل في تصميم وإنتاج وتسويق المنتجات والخدمات التي يمكن للمعاقين استخدامها بكفاءة.

سوف ستعزز رابطة IAAP حرفتنا بربط الأفراد والطلاب والمؤسسات على مستوى العالم مما يتيح لكل منهم التعلم من غيره. إذا أردت الحصول على معلومات إضافية، انتقل إلى <http://www.accessibilityassociation.org> للانضمام إلى الملتقى على الإنترنت والاشتراك في الرسائل الإخبارية ومعرفة المزيد عن خيارات العضوية.

العثور على أفضل تقنية مساعدة

يجب أن يتمكن جميع الأشخاص -بما في ذلك ذوي الإعاقة أو محدودي القدرات المرتبطة بالعمر- من التواصل والتعبير عن أنفسهم والتواصل مع العالم باستخدام الوسائل التقنية. لذا، تلتزم HP بزيادة الوعي بشأن إمكانية الوصول لذوي الاحتياجات الخاصة داخل HP ومع عملائنا وشركائنا.

هناك تقنيات مساعدة متعددة تجعل منتجات HP أسهل للاستخدام — بما في ذلك الخطوط السهلة للقراءة والتعريف على الصوت الذي يجعل اليدين حرتين وغيرها من التقنيات المساعدة التي تساعدك في حالات مختلفة أخرى. كيف تختار؟

تقييم احتياجاتك

يمكن للتكنولوجيا مساعدتك في إطلاق القوة الكامنة بداخلك. إذ تزيل التكنولوجيا المساعدة الحواجز وتساعدك في زيادة الحرية والاستقلال في البيت والعمل والمجتمع. كما تساعد التكنولوجيا المساعدة (AT) في زيادة الإمكانيات الوظيفية للتكنولوجيا الإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات وتحافظ عليها وتحسنها.

يمكنك الاختيار من منتجات عديدة للتقنيات المساعدة. يجب أن يسمح لك تقييم "التقنية المساعدة" بتقييم العديد من المنتجات والإجابة عن أسئلتك وتسهيل اختيارك لأفضل حل لحالتك. وستجد العديد من المتخصصين المؤهلين لإجراء تقييمات "التقنيات المساعدة" في مجالات عدة، بما في ذلك تلك المرخصة أو المعتمدة في العلاج الطبيعي، والعلاج المهني، وعلم أمراض النطق/اللغة، وغيرها من المجالات الخبرة. كما ستجد متخصصين في مجالات غير معتمدة وغير مرخصة يمكنهم تقديم معلومات تقييمية. ستحتاج إلى السؤال عن خبرة الفرد وتجربته ورسومه لتحديد ما إذا كانت مناسبة لاحتياجاتك.

إمكانية الوصول لذوي الاحتياجات الخاصة لمنتجات HP

تقدم هذه الارتباطات معلومات حول ميزات إمكانية الوصول والتقنية المساعدة، إذا كان ذلك ممكنًا ومتوفرًا في بلدك أو منطقتك، المشمولة في منتجات HP المختلفة. ستساعدك هذه الموارد على اختيار الميزات المعينة للتقنيات المساعدة والمنتجات المناسبة لحالتك.

- الشبخوخة وإمكانية الوصول لذوي الاحتياجات الخاصة من HP: انتقل إلى <http://www.hp.com>، واكتب **Accessibility** (إمكانية الوصول لذوي الاحتياجات الخاصة) في مربع البحث. حدد **Office of Aging and Accessibility** (مكتب الشبخوخة وإمكانية الوصول).
 - أجهزه كمبيوتر HP: بخصوص منتجات Windows، انتقل إلى <http://www.hp.com/support>، واكتب Windows **Accessibility Options** (خيارات إمكانية وصول ذوي الاحتياجات الخاصة في Windows) في خانة البحث **Search our knowledge** (البحث في قاعدة المعرفة). حدد نظام التشغيل المناسب من النتائج.
 - التسوق من HP – أجهزة طرفية لمنتجات HP: انتقل إلى <http://store.hp.com>، حدد **Shop** (تسوق)، ثم حدد **Monitors** (أجهزة العرض) أو **Accessories** (الملحقات).
- إذا كنت بحاجة إلى دعم إضافي بشأن ميزات إمكانية الوصول لذوي الاحتياجات الخاصة على منتج HP لديك، فراجع [الاتصال بالدعم في صفحة ٤٦](#).

فيما يلي ارتباطات إضافية للشركاء والموردين الخارجيين الذين قد يقدمون لك مساعدة إضافية:

- [معلومات قابلية الوصول من Microsoft \(Microsoft Office و Windows\)](#)
- [معلومات إمكانية الوصول في منتجات Google \(نظام Google و Chrome و Google Apps\)](#)

المعايير والتشريعات

تسن البلدان في جميع أنحاء العالم لوائح لتحسين الوصول إلى المنتجات والخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة. وتطبق هذه اللوائح تاريخيًا على منتجات وخدمات الاتصالات وأجهزة الكمبيوتر والطابعات المزودة بميزات اتصالات وميزات تشغيل فيديو معينة ووثائق المستخدم المرتبطة بها ودعم عملائها.

المعايير

وضع مجلس الوصول الأمريكي المادة 508 من معايير تنظيم الاكتساب الفيدرالي (FAR) لمعالجة الوصول إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) للأشخاص ذوي الإعاقات الجسدية أو الحسية أو المعرفية. تحتوي المعايير على معايير فنية خاصة بأنواع مختلفة من التقنيات، بالإضافة إلى المتطلبات المستندة إلى الأداء التي تركز على الإمكانات الوظيفية للمنتجات المغطاة. هناك معايير محددة تغطي البرامج والتطبيقات وأنظمة التشغيل والمعلومات والتطبيقات المستندة إلى الويب وأجهزة الكمبيوتر ومنتجات الاتصالات والفيديو والوسائط المتعددة والمنتجات المغلقة ذاتية الاحتواء.

تفويض 376 – EN 301 549

أنشأ الاتحاد الأوروبي معيار EN 301 549 في إطار "التفويض 376" باعتباره مجموعة الأدوات عبر الإنترنت للمشتريات العامة لمنتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. يحدد هذا المعيار متطلبات الوصول التي تنطبق

على منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إلى جانب وصف لإجراءات الاختبارات ومنهجية التقييم لكل من المتطلبات.

إرشادات الوصول لذوي الاحتياجات الخاصة إلى محتوى الويب (WCAG)

تساعد إرشادات الوصول لذوي الاحتياجات الخاصة إلى محتوى الويب (WCAG) من مبادرة وصول ذوي الاحتياجات الخاصة إلى الويب لرابطة الشبكة العالمية مصممي ومطوري الويب في إنشاء مواقع تلبي احتياجات الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة أو الذين يعانون من قيود مرتبطة بالعمر بشكل أفضل.

تعمل "إرشادات الوصول لذوي الاحتياجات الخاصة إلى محتوى الويب" على تعزيز إمكانية الوصول لذوي الاحتياجات الخاصة عبر مجموعة كاملة من محتويات الويب (النصوص والصور والصوت والفيديو) وتطبيقات الويب. ويمكن اختبار "إرشادات الوصول لذوي الاحتياجات الخاصة إلى محتوى الويب" بدقة، فهي سهلة الفهم والاستخدام، كما تتيح لمطوري الويب المرونة للابتكار. وقد تم اعتماد معيار WCAG 2.0 كمعيار [ISO/IEC 40500:2012](#).

إذ أن "إرشادات الوصول لذوي الاحتياجات الخاصة إلى محتوى الويب" تعالج -على وجه التحديد- العوائق التي يواجهها الأشخاص الذين يعانون من إعاقات بصرية وسمعية وبدنية وإدراكية وعصبية ومستخدمي الويب الأكبر سنًا الذين يحتاجون إلى استخدام ميزات الوصول لذوي الاحتياجات الخاصة. يوفر معيار WCAG 2.0 خصائص المحتويات القابلة للوصول على النحو التالي:

- **إمكانية الإدراك** (على سبيل المثال، عن طريق معالجة بدائل النص للصور والتسميات التوضيحية للصوت وإمكانية تكيف العرض التقديمي وتباين الألوان)
- **الجاهزية للعمل** (عن طريق الوصول إلى لوحة المفاتيح وتباين الألوان وتوقيت الإدخال وتجنب التشنجات وسهولة التنقل)
- **مفهوم** (من خلال معالجة قابلية القراءة وإمكانية التنبؤ والمساعدة في الإدخال)
- **القوة** (على سبيل المثال، عن طريق معالج التوافق باستخدام التقنيات المساعدة)

التشريعات والتنظيمات

تتزايد الأهمية التشريعية لإمكانية الوصول إلى التقنية والمعلومات بمرور الوقت. تقدم الارتباطات التالية معلومات عن التشريعات والتنظيمات والمعايير الأساسية.

- [الولايات المتحدة](#)
- [كندا](#)
- [أوروبا](#)
- [أستراليا](#)

موارد وارتباطات مفيدة عن إمكانية الوصول لذوي الاحتياجات الخاصة

قد تكون هذه المنظمات والمؤسسات والموارد جيدة للمعلومات المتعلقة بالإعاقات والقيود المتعلقة بالعمر.

ملاحظة: هذه ليست قائمة شاملة. أسماء المنظمات الواردة هنا هي للعلم فقط. ولا تتحمل شركة HP أية مسؤولية عن المعلومات أو جهات الاتصال قد تجدها على الإنترنت. وسرد هذه المنظمات لا يعني مصادقتها من HP.

المنظمات

فيما يلي بعض المنظمات التي توفر معلومات عن الإعاقات والقيود المتعلقة بالعمر.

- American Association of People with Disabilities (AAPD)
- The Association of Assistive Technology Act Programs (ATAP)
- Hearing Loss Association of America (HLAA)
- Information Technology Technical Assistance and Training Center (ITTATC)
- Lighthouse International
- National Association of the Deaf
- National Federation of the Blind
- Rehabilitation Engineering & Assistive Technology Society of North America (RESNA)
- Telecommunications for the Deaf and Hard of Hearing, Inc. (TDI)
- W3C Web Accessibility Initiative (WAI)

المؤسسات التعليمية

توفر العديد من المؤسسات التعليمية، بما في ذلك هذه الأمثلة، معلومات عن الإعاقات والقيود المتعلقة بالعمر.

- مركز الإعاقات في جامعة ولاية كاليفورنيا، نورثردج (CSUN)
- جامعة وسكونسين - ماديسون، مركز ترايس
- برنامج ملائمة الموارد الحاسوبية لجامعة مينيسوتا

موارد أخرى عن الإعاقات

توفر العديد من الموارد، بما في ذلك هذه الأمثلة، معلومات عن الإعاقات والقيود المتعلقة بالعمر.

- برنامج المساعدة الفنية بخصوص (Americans with Disabilities Act) ADA
- ILO Global Business and Disability network
- EnableMart
- ملتقى الإعاقات الأوروبي
- شبكة تكييف أماكن العمل

ارتباطات HP


توفر هذه الارتباطات الخاصة بشركه HP معلومات تتعلق بالإعاقات والقيود المتعلقة بالعمر.

[دليل الأمان والراحة من HP](#)

[قسم مبيعات القطاع العام لدى HP](#)

الاتصال بالدعم

توفر HP الدعم الفني والمساعدة الفنية مع خيارات الوصول لذوي الاحتياجات الخاصة للعملاء ذوي الإعاقة.

ملاحظة: يتوفر الدعم باللغة الإنجليزية فقط. 

- العملاء الصم أو ضعاف السمع الذين لديهم أسئلة حول الدعم الفني أو إمكانية الوصول لذوي الاحتياجات الخاصة بمنتجات HP:
 - استخدام TRS/VRS/WebCapTel للاتصال بالرقم (٨٧٧) ٧٠٥٨-٦٥٦ من الاثنين إلى الجمعة من ٦ ص إلى ٩ م بالتوقيت الجبلي.
- بخصوص العملاء الذين يعانون من إعاقات أخرى أو قيود متعلقة بالعمر ولديهم أسئلة حول الدعم الفني أو إمكانية الوصول لذوي الاحتياجات الخاصة لمنتجات HP، اختر أحد الخيارات التالية:
 - اتصل بالرقم (٨٨٨) ٥٧٠٧-٢٥٩ من الاثنين إلى الجمعة من ٦ ص إلى ٩ م بالتوقيت الجبلي.
 - أكمل [نموذج الاتصال للأشخاص ذوي الإعاقة أو القيود المرتبطة بالعمر](#).

الفهرس

A

AT (التقنيات المساعدة)
العثور على ٤٢
الغرض ٤١

B

BIOS

تحديث ٢٢
تحديد النسخة ٢٢
ترقية ٢٢

H

HP PC Hardware Diagnostics UEFI

استخدام ٣٢
تشغيل ٣٣
تنزيل ٣٤
رمز مُعرف الفشل ٣٣

HP PC Hardware Diagnostics Windows

استخدام ٣٠
الوصول إلى ٣١,٣٠
تثبيت ٣٢
تنزيل ٣٢,٣١
رمز مُعرف الفشل ٣٠
HP Sure Recover ١٨

I

International Association of Accessibility Professionals ٤٢

L

Linux

إعداد ١٩
حلول ١٩

R

RHEL

إعداد ١٩
منتجات ١٩

S

SLED

إعداد ١٩

U

Ubuntu

إعداد ٢٠
قرص برنامج التشغيل من HP ٢٠
USB
SuperSpeedPlus ٦
Type-C ٦

W

Windows

النسخ الاحتياطي ١٥
نقطة استعادة النظام ١٥
وسائط الاسترداد ١٥

I

أدوات Windows، استخدام ١٥
أنظمة Linux جاهزة
إصدارات نظام التشغيل Linux ١٩
إنشاء القرص ١٩
إرشادات التهوية ٣٦
إرشادات تشغيل الكمبيوتر ٣٦
إعداد

Linux ١٩

RHEL ١٩

SLED ١٩

Ubuntu ٢٠

إعدادات HP PC Hardware Diagnostics UEFI

استخدام ٣٤
تخصيص ٣٥
إعداد الكمبيوتر ٧
إجراءات الإعداد ٨
إضافة أجهزة عرض ٨
إعادة تدوير المنتج ١٤
الحماية ١٤
توصيل الشاشات ٨
إعلامات تغيير المنتج ٢٨

إمكانية الوصول ٤٣

إمكانية الوصول لذوي الاحتياجات

الخاصة ٤٦,٤٤,٤١

إيقاف تشغيل الكمبيوتر ٢٤

ارتباطات

Ubuntu ٢٠

الإصلاح بواسطة عملاء HP ٢٦

شهادة اعتماد Red Hat ١٩

صفحة بحث نشرة شهادة اعتماد

SUSE ١٩

مصفوفة أجهزة Linux لأجهزة

الكمبيوتر من HP ١٩

معلومات الاتصال الخاصة HP في

الولايات المتحدة ٢٧

استرداد ١٦,١٥

استعادة ١٥

استعادة النظام ١٦

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

الفحص البصري ٢٤

استكشاف المشاكل وإصلاحها ٢٤

أثناء التشغيل ٢٥

الإصلاح بواسطة العملاء ٢٦

عند بدء التشغيل ٢٥

الإصلاح بواسطة العملاء ٢٦

الاتصال بالدعم، وصول ذوي

الاحتياجات الخاصة ٤٦

الاسترداد

أقراص ١٧

محرك أقراص USB محمول ١٧

وسائط ١٧

التحديثات ٣

التحضير للشحن ٣٨

التشخيصات ٣

التفريغ الكهروستاتيكي ٤٠

التقنيات المساعدة (AT)

العثور على ٤٢

الغرض ٤١

التهوية المناسبة، ضمان ٧

الدعم

موارد HP ١

الدعم الفني ٢٦

الشاشات	عبر الإنترنت ٢٧	مأخذ الشبكة، التعرّف على ٥
إعداد الشاشة ١٣	مرشدو ٢٧	مأخذ
بطاقات الرسومات ١٠	ر	٥ RJ-45 (الشبكة)
بطاقات الرسومات المدعومة ١٠	رموز الوميض أو الصغير ٢٦	٥ الشبكة
بطاقات الرسومات من جهات خارجية ١٣	ز	المأخذ المشترك لصوت الشبكة،
تخصيص الشاشة ١٣	زر الطاقة، التعرّف على ٤	التعرف على ٦
توصيل ١٢	س	معلومات المنتج ٢,١
متطلبات الاتصال ١١	سياسة المساعدة من HP ٤١	معلومات حول الضمان ٢٨
العناية بالكمبيوتر ٣٧	ص	مكونات
الكمبيوتر، تحديث ٢٢	صيانة الكمبيوتر ٢٤	الجهة الأمامية ٤
المادة 508 - معايير الوصول لذوي الاحتياجات الخاصة ٤٣	ض	الجهة الخلفية ٦,٤
المعايير والتشريعات، إمكانية الوصول لذوي الاحتياجات الخاصة ٤٣	ضوء الطاقة، التعرّف على ٤	منافذ
المواصفات، المنتج ٦	ضوء نشاط محرك القرص الثابت، التعريف ٥	٥ USB SuperSpeedPlus
النسخ الاحتياطي، إنشاء ١٥	ط	منفذ USB Type-C SuperSpeed
ب	طرق الاستعادة والاسترداد ١٦	Plus بتقنية HP Sleep and Charge
بطاقات الرسومات، أنواع ١٠	ع	Charge
بطاقات الرسومات، المدعومة ١٠	عناوين URL	منافذ USB SuperSpeedPlus، التعرف
ت	٢٠ Ubuntu	على ٥
تحديث الكمبيوتر ٢٢	الإصلاح بواسطة عملاء HP ٢٦	منتجات
ترتيب التمهيد، تغيير ١٧	شهادة اعتماد Red Hat ١٩	١٩ RHEL
ترقية برامج تشغيل الجهاز ٢٣	صفحة بحث نشرة شهادة اعتماد	برامج تشغيل الرسومات
تقنية HP Sleep and Charge	١٩ SUSE	الخاصة ٢٠
التعرّف على ٦	مصفوفة أجهزة Linux لأجهزة	منفذ USB Type-C SuperSpeed Plus
تقييم احتياجات إمكانية الوصول لذوي	الكمبيوتر من HP ١٩	بتقنية HP Sleep and Charge،
الاحتياجات الخاصة ٤٢	معلومات الاتصال الخاصة HP في	التعرّف على ٥
تنظيف الكمبيوتر ٣٧	الولايات المتحدة ٢٧	موارد، إمكانية الوصول لذوي
إزالة الغبار والأوساخ ٣٧	ف	الاحتياجات الخاصة ٤٤
التطهير ٣٧	فتحة كبل الحماية، التعرّف على ٥	موارد HP ١
ج	ق	موصل DisplayPort، التعرف على ٥
جهاز الكمبيوتر، استكشاف الأخطاء وإصلاحها ٢٤	قرص برنامج التشغيل من HP	مؤشرات
جهاز الكمبيوتر، التشخيص ٢٤	إعداد Ubuntu ٢٠	الطاقة ٥
د	م	مؤهل الطاقة
دعم	مأخذ RJ-45 (الشبكة)، التعرّف على ٥	التعرّف على ٥
أجهزة الكمبيوتر ٢٧		مميزات الكمبيوتر ٤
الاتصال ٢٨		ن
الموارد العامة ١		نسخ احتياطية ١٥
النشرات ٢٧		نقطة استعادة النظام، إنشاء ١٥
دعم HP ٢٧		و
		وسائط الاسترداد ١٥
		الإشياء باستخدام HP Cloud
		١٥ Recovery Download Tool
		الإشياء باستخدام أدوات
		١٥ Windows

