




LASERJET PRO 500 COLOR MFP

Ръководство за бързи справки



Директен печат от USB устройство

- Поставете USB устройството в порта от предната страна на принтера.




- Отваря се менюто **USB Flash Drive (USB устройство)**. Чрез докосване на бутоните със стрелки превъртете през опции:

 - **Print Documents (Печат на документи)**
 - **View and Print Photos (Преглеждане и печат на снимки)**
 - **Scan to USB Drive (Сканиране към USB устройство)**

- За да отпечатате документ, докоснете экрана **Print Documents (Печат на документи)** и после докоснете името на папката в USB устройството, където се съхранява документът. Когато се отвори еcranът с обобщаваща информация, можете да го докоснете, за да регулирате настройките. Докоснете бутона **Print (Печат)**, за да отпечатате документа.
- За печат на снимки докоснете экрана **View and Print Photos (Преглеждане и печат на снимки)** и после докоснете изображението за визуализация на всяка снимка, която искате да отпечатате. Докоснете бутона **Done (Готово)**. Когато се отвори еcranът с обобщаваща информация, можете да го докоснете, за да регулирате настройките. Докоснете бутона **Print (Печат)**, за да отпечатате снимките.
- Вземете отпечатаното задание от изходната касета и извадете от порта USB устройството.

Комплектоване на задание за копиране

1. Поставете документа върху стъклото на сканера или в подаващото устройство.




2. От началния екран на контролния панел на принтера докоснете бутона **Copy** (Копиране).
3. Докоснете бутона **Настройки**, после превъртете и докоснете бутона **Collation** (Комплектоване). Чрез докосване на бутоните със стрелки превъртете опциите, след което изберете опция, като я докоснете.
4. Натиснете бутона **Black (Черно-бяло)** или бутона **Color (Цветно)**, за да започнете копирането.


Копиране от двете страни (двустранно)

Автоматично двустранно копиране

- Заредете оригиналите в подаващото устройство като първата страница е обратната нагоре и като горната част на страницата е водеща.




- Нагласете водачите за хартия така, че да отговарят на размера на документа.



- От началния екран на контролния панел на принтера докоснете бутона **Copy** (Копиране).
- Докоснете бутона **Настройки**.
- Превърнете до бутона **Two-Sided** (Двустранно) и го докоснете.
- Чрез докосване на бутоните със стрелки превърнете опциите, след което изберете опция, като я докоснете.
- Натиснете бутона **Black** (Черно-бяло) или бутона **Color** (Цветно), за да започнете копирането.

Ръчно копиране от двете страни


- Поставете документа с лицевата страна надолу върху стъклото на скенера, като горният ляв ъгъл на страницата трябва да бъде в горния ляв ъгъл на стъклото. Затворете скенера.



- От началния екран на контролния панел на принтера докоснете бутона **Copy** (Копиране).
- Докоснете бутона **Настройки**.
- Превърнете до бутона **Two-Sided** (Двустранно) и го докоснете.
- Чрез докосване на бутоните със стрелки превърнете опциите, след което изберете опция, като я докоснете.
- Натиснете бутона **Black** (Черно-бяло) или бутона **Color** (Цветно), за да започнете копирането.
- Продуктът ви подканва да сложите следващия оригинал. Поставете го върху стъклото, а след това докоснете бутона **OK**.
- Повтаряйте този процес, докато сканирате последната страница. Докоснете бутона **Done** (Готово), за да завършите отпечатването на копията.

Намаляване или увеличаване на копие

1. Поставете документа върху стъклото на скенера или в подаващото устройство.




2. От началния екран на контролния панел на принтера докоснете бутона **Copy** (Копиране).
3. Докоснете бутона **Настройки** и след това бутона **Reduce/Enlarge** (Намаляване/Увеличаване). Чрез докосване на бутоните със стрелки превъртете опциите, след което изберете опция, като я докоснете.
4. Натиснете бутона **Black** (Черно-бяло) или бутона **Color** (Цветно), за да започнете копирането.

Оптимизиране на качеството на копиране

Налични са следните настройки за качество на копиране:

- **Auto Select (Автоматичен избор)**: Тази настройка се използва, когато качеството на копието няма значение. Това е настройката по подразбиране.
- **Mixed (Комбинирано)**: Тази настройка се използва за документи, съдържащи смес от текст и графика.
- **Text (Текст)**: Тази настройка се използва за документи, които съдържат предимно текст.
- **Picture (Картина)**: Тази настройка се използва за документи, които съдържат предимно графика.

1. Поставете документа върху стъклото на сканера или в подаващото устройство.



2. От началния экран докоснете бутона **Copy (Копиране)**.
3. Докоснете бутона **Настройки**, после превърнете и докоснете бутона **Optimize (Оптимизиране)**. Чрез докосване на бутоните със стрелки превърнете опциите, след което изберете опция, като я докоснете.
4. Натиснете бутона **Black (Черно-бяло)** или бутона **Color (Цветно)**, за да започнете копирането.

Задаване на размера и типа на хартията при копиране върху специална хартия

1. От началния екран докоснете бутона **Copy (Копиране)**.
2. Докоснете бутона **Настройки**, после превъртете и докоснете бутона **Paper (Хартия)**.
3. За списъка с размери на хартия, докоснете името на размера хартия, която се намира в тава 1.



ЗАБЕЛЕЖКА: Продуктът поддържа тези размери за копиране: Letter, Legal и A4.

4. За списъка с типове на хартия, докоснете името на типа хартия, която се намира в тава 1.
5. Натиснете бутона **Black (Черно-бяло)** или бутона **Color (Цветно)**, за да започнете копирането.

Сканиране към USB устройство

1. Поставете документа върху стъклото на скенера или в подаващото устройство.
2. Поставете USB устройството в порта от предната страна на принтера.
3. От началния еcran на контролния панел на принтера докоснете бутона [Scan \(Сканиране\)](#).
4. Докоснете экрана [Scan to USB Drive \(Сканиране към USB устройство\)](#).
5. Докоснете бутона [Scan \(Сканиране\)](#), за да сканирате и запишете файла. Принтерът създава в USB устройството папка с име **HPSCANS** и записва файла във формат .PDF или .JPG, като използва автоматично генерирано име.



ЗАБЕЛЕЖКА: Когато се отвори еcranът с обобщаваща информация, можете да го докоснете, за да коригирате настройките.

Можете също така да промените името на папката.

Сканиране към мрежова папка

Използвайте контролния панел на продукта, за да сканирате документ и да го запишете в папка в мрежата.



ЗАБЕЛЕЖКА: Ако не използвате тази функция, продуктът трябва да е свързан към мрежа и функцията за сканиране да е конфигурирана чрез вградения уеб сървър на HP.

1. Поставете документа върху стъклото на скенера или в подаващото устройство.
2. От началния еcran на контролния панел на принтера докоснете бутона [Scan \(Сканиране\)](#).
3. Докоснете елемента [Сканиране към мрежова папка](#).
4. В списъка на мрежовите папки изберете папката, в която искате да запишете документа.
5. Контролният панел показва настройките за сканиране.
 - Ако искате да промените вашите настройки, докоснете бутона [Настройки](#) и после променете настройките.
 - Ако настройките са правилни, преминете на следващата стъпка.
6. Докоснете бутона [Scan \(Сканиране\)](#), за да стартирате сканирането.

Сканиране в имейл

Използвайте контролния панел на продукта, за да сканирате файл директно към имейл адрес. Сканираният файл се изпраща на адреса като прикачен файл.



ЗАБЕЛЕЖКА: Ако не използвате тази функция, продуктът трябва да е свързан към мрежа и функцията за сканиране да е конфигурирана чрез вградения уеб сървър на HP.

1. Поставете документа върху стъклото на скенера или в подаващото устройство.
2. От началния еcran на контролния панел на принтера докоснете бутона [Scan \(Сканиране\)](#).
3. Докоснете елемента [Сканиране към електронен адрес](#).
4. Докоснете елемента [Изпращане към имейл](#).
5. Изберете адреса [От](#), който искате да използвате. Това е познато и като "изходящ имейл профил."



ЗАБЕЛЕЖКА: Ако функцията за PIN е настроена, въведете PIN и след това натиснете бутона [OK](#). Обаче за използването на тази функция не е необходим PIN.

6. Докоснете бутона [До](#), за да изберете адреса или групата, на която искате да из pratите файла. Докоснете бутона [Done \(Готово\)](#), когато сте готови.
7. Докоснете бутона [Тема](#), ако искате да добавите тема.
8. Докоснете бутона [Напред](#).
9. Контролният панел показва настройките за сканиране.
 - Ако искате да промените вашите настройки, докоснете бутона [Настройки](#) и после променете настройките.
 - Ако настройките са правилни, преминете на следващата стъпка.
10. Докоснете бутона [Scan \(Сканиране\)](#), за да стартирате сканирането.

Факс от плоския скенер

- Поставете документа с лицевата страна надолу върху стъклото на скенера.




- От началния екран на контролния панел на принтера докоснете бутона **Fax** (Факс).
- Използвайте цифровата клавиатура, за да въведете факс номера.
- Докоснете бутона **Start Fax** (Старт на факс).
- Устройството ви подканва да потвърдите, че искате да изпратите от стъклото на скенера. Докоснете бутона **Yes (Да)**.
- Устройството ви подканва да сложите първата страница. Докоснете бутона **OK**.
- Устройството сканира първата страница и ви подканва да заредите следващата страница. Ако документът се състои от няколко страници, докоснете бутона **Yes (Да)**. Продължете този процес, докато не сканирате всички страници.
- След като сканирате и последната страница, докоснете при подканване бутона **No (Не)**. Устройството ще изпрати факса.

Факс от подаващото устройство


- Поставяйте оригиналите в подаващото устройство с лицевата страна нагоре.

ЗАБЕЛЕЖКА: Капацитетът на подаващото устройство на документи е 50 листа с тегло 75 г/м² хартия.



ВНИМАНИЕ: За да избегнете повреда на апаратът, не използвайте оригинал, в който има коригираща лента, течен коректор, кламери или телбод. Също така, не зареждайте в подаващото устройство снимки, малки или чупливи оригинали.

- Регулирайте водачите, докато опрат пътно до хартията.



- От началния екран на контролния панел на принтера докоснете бутона **Fax** (Факс).
- Използвайте цифровата клавиатура, за да въведете факс номера.
- Докоснете бутона **Start Fax** (Старт на факс).

© 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

www.hp.com

Edition 1, 11/2012

Част номер: CZ271-90978

Windows ® е регистрирана търговска марка на Microsoft Corporation в САЩ.

Възпроизвеждане, адаптация или превод без предварително писмено разрешение е забранено, освен каквото е разрешено според авторските права.

Информацията, която се съдържа вътре е обект на промяна без забележка.

Единствените гаранции на продуктите HP и услуги са посочени в дадените декларации за гаранция, придружаващи такива продукти и услуги. Ничко в тях не трябва да бъде тълкувано като съставна част на допълнителна гаранция. HP не носят отговорност за технически или редакторски грешки или съдържащи се вътре пропуски.



CZ271-90978

