

# Пайдаланушы нұсқаулығы

© Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Bluetooth өз меншік иесінің сауда белгісі болып табылады және оны Hewlett-Packard компаниясы лицензия бойынша пайдаланады. Google – Google Inc. Корпорациясының сауда белгісі. Windows – АҚШ-та тіркелген Microsoft Корпорациясының сауда белгісі.

Осы құжатта берілген ақпарат ескертусіз өзгертіледі. HP өнімдері мен қызметтеріне кепілдік тек осындай өнімдермен және қызметтермен бірге келетін тікелей кепілдік мәлімдемелерінде беріледі. Осы құжаттағы ешқандай мәліметтер қосымша кепілдік деп түсінілмеуі тиіс. HP компаниясы осы құжаттағы техникалық немесе редакторлық қателерге, не болмаса қалып кеткен мәліметтер үшін жауапты емес.

Бірінші басылым: желтоқсан, 2013 ж.

Құжат бөлігінің нөмірі 752193-DF1

### **Өнім ескертуі**

Бұл нұсқаулықта көптеген модельдерге ортақ мүмкіндіктері сипатталған. Кейбір мүмкіндіктер планшетіңізде болмауы мүмкін.

### **Бағдарламалық құрал шарттары**

Осы планшетте алдын ала орнатылған кез-келген бағдарламалық құрал өнімін орнату, көшіру, жүктеп алу немесе басқа жолмен пайдалану арқылы, HP түпкі пайдаланушы лицензиялық келісімінің (EULA) шарттарымен келісесіз. Егер сіз осы лицензиялық шарттармен келіспесеңіз, компьютерді сатқан орынның қаражатты қайтару ережелеріне сәйкес төленген қаражатты қайтарып алу үшін, тек пайдаланбаған өнімді (аппараттық және бағдарламалық құралды) 14 күн ішінде сатушыға қайтаруыңызға болады.

Қосымша ақпарат алу немесе планшеттің толық құнын қайтаруға байланысты сұрақтармен жергілікті сату нүктесіне (сатушыға) хабарласыңыз.


---


# Мазмұны

<b>1 Негіздер</b> .....	<b>1</b>
Экранды құлыптау және құлып алу .....	1
<b>2 Негізгі экранды пайдалану</b> .....	<b>2</b>
<b>3 Бағдарламаларды және виджеттерді пайдалану</b> .....	<b>3</b>
Экрандағы пернетақтаны пайдалану .....	3
Gmail поштасын пайдалану .....	3
Күнтізбені пайдалану .....	4
Google Now пайдалану .....	4
Сағатты пайдалану .....	4
Бағдарламаларды жүктеп алу .....	4
Бағдарламаларды жою .....	5
<b>4 Камераларды пайдалану</b> .....	<b>6</b>
Өзіңізді фотосуретке түсіру .....	6
Бейне жазу .....	6
Экран суретін алу .....	6
Фотосуреттер мен бейнелерді көру .....	6
Фотосуреттерді басып шығару .....	6
<b>5 Желілерге қосылу</b> .....	<b>8</b>
Сымсыз желіге қосылу .....	8
Bluetooth құрылғысына қосылу (тек таңдаулы үлгілерде) .....	8
Ұялы желіге қосылу (тек таңдаулы үлгілерде) .....	9
Деректерді беру мүмкіндігін қосу .....	9
Тетеринг мүмкіндігін немесе мобильді кіру нүктесін белсендіру (тек таңдаулы үлгілерде) .....	9
Windows компьютеріне қосылу (тек таңдаулы үлгілерде) .....	9
Мазмұнды ажыратымдылығы жоғары теледидардан ағынмен көрсету (тек таңдаулы үлгілерде) .....	10
Miracast технологиясымен үйлесімді сымсыз дисплейге қосылу (тек таңдаулы үлгілерде) .....	10
<b>6 Параметрлерді пайдалану</b> .....	<b>12</b>
СЫМСЫЗ БАЙЛАНЫС ПЕН ЖЕЛІЛЕР .....	12

ҚҰРЫЛҒЫ .....	12
ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ (ЖЕКЕ АҚПАРАТ) .....	14
ЕСЕПТІК ЖАЗБАЛАР .....	15
ЖҮЙЕ .....	15
<b>7 Планшетті қорғау .....</b>	<b>16</b>
<b>8 Деректердің сақтық көшірмесін жасау және қалпына келтіру .....</b>	<b>17</b>
Бағдарламаларды, виджеттерді және амалдық жүйені жаңарту .....	17
Сақтық көшірме жасау және бастапқы қалпына келтіру .....	17
Зауыттық параметрлерге қалпына келтіру .....	18
<b>9 Дыбыстық қоңырау мүмкіндіктерін пайдалану (тек дыбыстық мүмкіндігі бар планшеттерде) ..</b>	<b>19</b>
<b>10 Қосымша HP ресурстары .....</b>	<b>20</b>
<b>Индекс .....</b>	<b>21</b>

# 1 Негіздер


 **ЕСКЕРІМ:** Жалпы пайдалану нұсқауларын планшетпен бірге жеткізілетін қораптағы *Жылдам бастау* нұсқаулығынан қараңыз.

 **МАҢЫЗДЫ АҚПАРАТ:** Планшетті алғаш рет пайдалану кезінде, оны сыртқы қуат көзіне қосып, батареяны кем дегенде 15 минут ішінде зарядтаңыз.


Планшетіңізді пайдалануға кірісу үшін, мына нұсқауларды орындаңыз:

1. Батареяны зарядтағаннан кейін және батарея суреті экранда көрсетіліп тұрғанда, HP немесе Compaq логотипі экранға шыққанша, қуат түймешігін 5 секундқа басып ұстап тұру арқылы планшетті қосыңыз.

Планшетті бірінші рет қосу кезінде сәлемдесу экраны ашылады.



 **МАҢЫЗДЫ АҚПАРАТ:** Егер батарея суреті көрсетілмесе, кескінді көрсету үшін қуат түймешігін тез басып қалыңыз, одан кейін HP немесе Compaq логотипі экранға шыққанша, қуат түймешігін басып ұстап тұрыңыз.

2. Тілді таңдау, сымсыз желіге қосылу және Google™ есептік жазбасына кіру үшін, экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

 **ЕСКЕРІМ:** Егер Google есептік жазбаңыз болмаса, қазір оны тіркеуге болады. Google есептік жазбасына кірген кезде, электрондық пошта, контактілер, күнтізбе оқиғалары мен сол есептік жазбамен байланысты ақпарат планшетіңізде қадамдастырылады. Егер қосымша Google есептік жазбаларыңыз болса, оларды кейінірек қосуға болады.

## Экранды құлыптау және құлып алу

**Блокировка (Құлыптау)** – қуат түймешігін басыңыз.

**Разблокировать (Құлып алу)** – планшетті қосу үшін қуат түймешігін басып, саусағыңызды  орналастырыңыз, одан кейін  құлып алу позициясына жылжытыңыз.

## 2 Негізгі экранды пайдалану

Негізгі экран орталық орынды береді, онда ақпарат пен электрондық поштаға қол жеткізуге, вебті шолуға, бейнелерді жылдам көрсетуге, фотосуреттерді көруге және әлеуметтік мультимедиа веб-сайттарын ашуға болады.



**ЕСКЕРІМ:** Негізгі экранның көрінісі өзгешелеу болуы мүмкін.

- Хабарландыруларды көру үшін, саусақты экранның жоғарғы жағынан төменгі жағына қарай сырғытыңыз.
- Google Now карточкаларын көрсету үшін, саусақты экранның төменгі жағынан жоғарғы жағына қарай сырғытыңыз.
- Кестеде сипатталған әрекетті жүзеге асыру үшін, белгішені түртіңіз.


Белгіше	Сипаттама
	<b>Поиск</b> (Іздеу) – Google көмегімен іздеу үшін, бір немесе бірнеше кілт сөзін теруге мүмкіндік береді.
	<b>Голосовой поиск</b> (Дыбыстық іздеу) – Google көмегімен іздеу үшін,  белгішесін басып, бір немесе бірнеше кілт сөзді теруге мүмкіндік береді.
	<b>Все приложения</b> (Барлық бағдарламалар) – Барлық бағдарламалардың тізімін көрсетеді. Барлық виджеттерді көру үшін <b>Виджеты</b> (Виджеттер) қойыншасын түртіңіз.
	<b>Назад</b> (Кері) – Алдыңғы экранды ашады.
	<b>Главный экран</b> (Басты экран) – Орталық Басты экранды ашады. <ul style="list-style-type: none"><li>• Сол немесе оң жақ Басты экранды көру үшін, саусақты сол жаққа немесе оң жаққа сырғытыңыз.</li><li>• Негізгі экранға жылдам оралу үшін,  белгішесін басыңыз.</li></ul>
	<b>Недавние приложения</b> (Соңғы рет ашылған бағдарламалар) – Соңғы рет ашылған бағдарламалар тізімін ашады. <ul style="list-style-type: none"><li>• Бағдарламаны ашу үшін оны түртіңіз.</li><li>• Бағдарламаны тізімнен жою үшін, саусақты оның үстіне орналастырып, сол жаққа немесе оң жаққа жылжытыңыз.</li></ul>


## 3 Бағдарламаларды және виджеттерді пайдалану


Бағдарламалар – Басты экрандағы ендер. Олар планшетиңізге орнатылған қолданбаларды ашу үшін пайдаланылады.

Виджеттер – жиі жаңартылатын мазмұнды көрсететін арнайы мүмкіндігі бар бағдарламалар. Жаңартылатын мазмұнды виджетті ашпай көруге болады.




Барлық бағдарламаларды көру үшін  белгішесін басыңыз.


- Бағдарламаны ашу үшін белгішені басыңыз. Басты экранға оралу үшін,  белгішесін басыңыз.
- Басты экранға бағдарламаны қосу үшін, Басты экран көрсетілгенше, бағдарлама белгішесін түртіп ұстап тұрыңыз, одан кейін оны қажет орынға жылжытыңыз.
- Бағдарламаны Басты экраннан жою үшін, бағдарлама белгішені түртіп ұстап тұрыңыз, одан кейін оны экранның жоғарғы жағындағы **X Удалить** (X Жою) белгішесінің үстіне апарыңыз.

Барлық виджеттерді көру үшін,  белгішесін, одан кейін **Виджеты** (Виджеттер) қойыншасын басыңыз.



- Виджетті ашу үшін белгішені басыңыз. Басты экранға оралу үшін,  белгішесін басыңыз.
- Басты экранға виджетті қосу үшін, Басты экран көрсетілгенше, виджет белгішесін түртіп ұстап тұрыңыз, одан кейін оны қажет орынға жылжытыңыз.
- Виджетті Басты экраннан жою үшін, виджет белгішесін түртіп ұстап тұрыңыз, одан кейін оны экранның жоғарғы жағындағы **X Удалить** (X Жою) белгішесінің үстіне апарыңыз.

## Экрандағы пернетақтаны пайдалану

- Экрандық пернетақтаны ашу үшін, экранның жоғарғы жағындағы мәтін жолағын түртіп, бір немесе бірнеше кілт сөзді теріңіз, одан кейін  немесе  белгішесін басыңыз.
- Дыбыстық іздеу мүмкіндігін пайдалану үшін, экранның жоғарғы жағындағы  белгішесін түртіңіз де, бір немесе бірнеше кілт сөзді сөйлеңіз.

 **ЕСКЕРІМ:** Пернетақтаның көрінісі өзгешелеу болуы мүмкін.

## Gmail поштасын пайдалану

1.  белгішесін, одан кейін  белгішесін түртіңіз.
2. **АККАУНТЫ** (ЕСЕПТІК ЖАЗБАЛАР) ішіндегі **Добавить аккаунт** (Есептік жазбаны қосу) перменін таңдаңыз.

3. **Google** опциясын басып, экрандағы нұсқауларды орындаңыз.
4. Gmail есептік жазбасына кіру үшін **Gmail** белгішесін түртіңіз.

## Күнтізбені пайдалану

- **Календарь** (Күнтізбе) белгішесін басып, экрандағы нұсқауларды орындаңыз.



**ЕСКЕРІМ:** Google есептік жазбасын қосқан кезде, есептік жазбамен байланысты электрондық пошта, күнтізбе және контактілер автоматты түрде қадамдастырылады.





- **Календарь** (Күнтізбе) белгішесін Басты экранға қосу үшін, **Календарь** (Күнтізбе) белгішесі Басты экранда пайда болғанша оны түртіп ұстап тұрыңыз.

## Google Now пайдалану

Google Now – жұмыстан үйге бару кезіндегі ақпаратты көрсету үшін, күн уақыты, ағымдағы орналасу орны мен орналасқан орындардың журналын пайдаланады. Веб журналы немесе күнтізбе сияқты Google өнімдерінен ақпарат кездесу туралы ескертулерді, карталарды, спорттық ойындар есептерін және ұшақ рейстерін көрсету үшін пайдаланылады.

- Google Now құралын таңдау үшін, саусақты экранның төменгі жағынан жоғарғы жағына қарай сырғытып, экрандағы нұсқауларды орындаңыз.
- Google Now карточкаларын көрсету үшін саусақты экранның төменгі жағынан жоғарғы жағына қарай сырғытыңыз.

## Сағатты пайдалану



-  параметрін таңдаңыз, одан кейін  белгішесін түртіңіз.
- Басты экранға **Часы** (Сағат) белгішесін қосу үшін,  белгішесі Басты экранда пайда болғанша оны түртіп ұстап тұрыңыз.
- Оятқышты қосу үшін,  белгішесін түртіп, **Установить будильник** (Оятқышты орнату) опциясын басыңыз және экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

## Бағдарламаларды жүктеп алу

Google Play дүкенінен бағдарламаларды, музыканы, кітаптарды, ойындарды және басқа файлдарды жүктеп алыңыз.





**ЕСКЕРІМ:** Play дүкеніне кірудің алдында, Интернетке қосылып, Google есептік жазбасына кіру қажет.

-  параметрін басып, одан кейін санатты таңдаңыз.  
– немесе –  
 белгішесін басыңыз, одан кейін іздеу жолағында кілт сөзді теріңіз.
- Бағдарламаны жүктеу және орнату үшін, экрандағы нұсқауларды орындаңыз.





## Бағдарламаларды жою

1.  белгішесін, одан кейін  белгішесін түртіңіз.
2. **УСТРОЙСТВО** (Құрылғы) опциялар ішінен **Хранение** (Сақтау) опциясын, одан кейін **Приложения** (Бағдарламалар) опциясын таңдаңыз.
3. Жойғыңыз келетін бағдарламаны таңдаңыз және **Удалить** (Жою) пәрменін түртіңіз.
4. **OK** белгішесін түртіп, **OK** белгішесін қайта басыңыз.



## 4 Камераларды пайдалану

Өзіңізді фотосуретке түсіріңіз немесе экранның кескінін алдыңғы камера арқылы алыңыз.

### Өзіңізді фотосуретке түсіру

-  белгішесін, одан кейін  белгішесін түртіңіз.
- Фотосурет алу үшін, көк түсті шеңбердің үстіндегі бұрылатын камера белгішесін түртіңіз және көк түсті шеңберді басыңыз.  
Фотосурет галереяға сақталады.



### Бейне жазу

-  белгішесін, одан кейін  белгішесін түртіңіз.
- Бейнені жазу үшін бейне камера белгішесін түртіңіз.  
Көк түсті шеңбердің түсі қызыл түске өзгереді.
- Жазуды бастау үшін қызыл түсті шеңберді басыңыз.
- Жазуды тоқтату үшін қызыл түсті шеңберді басып ұстап тұрыңыз.  
Бейне галереяға сақталады.

### Экран суретін алу


Қуат түймешігін және дыбыс деңгейін төмендету түймешігін бір уақытта 1 секундқа басыңыз.  
Экран суреті Галереяға сақталғанда, хабар көрсетіледі.


### Фотосуреттер мен бейнелерді көру

- Галереядағы фотосуреттерді немесе бейнені көру үшін,  параметрін таңдаңыз, одан кейін **Галерея** белгішесін түртіңіз.
- Фотосурет немесе бейне жою үшін, фотосуретті немесе бейнені таңдаңыз және экранның жоғарғы оң жақ бұрышындағы  **Удалить** (Жою) белгішесін басыңыз.

### Фотосуреттерді басып шығару

HP ePrint функциясы қосылған принтерде тікелей басып шығаруға мүмкіндік беретін **Активировать HP e-Print** (HP e-Print функциясын қосу, тек таңдаулы үлгілерде). Қосымша ақпарат алу үшін, <http://www.hp.com/go/2eprint> сілтемесін басыңыз.

1.  параметрін таңдаңыз, одан кейін **HP ePrint** белгішесін түртіңіз.
2. Экрандағы нұсқауларды орындаңыз да, **Активировать сейчас** (Қазір белсендіру) пәрменін таңдаңыз.


3. Эл. пошта мекенжайына кіріп, **Активировать** (Белсендіру) пәрменін таңдаңыз. Белсендіру коды сіз көрсеткен электрондық пошта мекенжайына жіберіледі.
4.  параметрін таңдаңыз, одан кейін **HP ePrint** белгішесін түртіңіз.
5. Белсендіру кодын енгізіп, **Активировать** (Белсендіру) пәрменін таңдаңыз.

## 5 Желілерге қосылу



Планшетті сымсыз желіге, Bluetooth® құрылғыларына (тек таңдаулы үлгілерде), мобильді желіге (тек таңдаулы үлгілерде) немесе Windows® компьютеріне қосуға болады.


### Сымсыз желіге қосылу

Вебті ашып, электрондық пошта хабарламасын оқып немесе онлайн басқа әрекеттерді орындаңыз.

 **ЕСКЕРІМ:** Интернетке қосылмас бұрын сымсыз желіге қосылуыңыз керек.

Сымсыз желіге қосылу үшін



1.  белгішесін, одан кейін  белгішесін түртіңіз.
2. **БЕСПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ И СЕТИ** (Сымсыз байланыс және желілер) мәзірінен Wi-Fi опциясы таңдалғанына көз жеткізіңіз.
3. **Wi-Fi** белгішесін басыңыз және көрсетілетін бар желілердің біреуін таңдаңыз.
4. Қажет болса, қауіпсіздік кодын теріңіз және **Подключение** (Қосылу) пәрменін таңдаңыз.


 **ЕСКЕРІМ:** Бұрын қосылған сымсыз желіге қауіпсіздік кодын жою үшін, желінің атын басып, **Забыть** (Ұмыту) түймешігін басыңыз.

### Bluetooth құрылғысына қосылу (тек таңдаулы үлгілерде)

Гарнитура, пернетақта немесе тінтуір сияқты Bluetooth құрылғысын планшетіңізбен жұптаңыз.




Bluetooth құрылғысына қосылу үшін

1. Bluetooth құрылғысын қосыңыз.
2.  белгішесін, одан кейін  белгішесін түртіңіз.
3. **БЕСПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ И СЕТИ** (СЫМСЫЗ БАЙЛАНЫС ЖӘНЕ ЖЕЛІЛЕР) аймағындағы **Bluetooth** мүмкіндігін қосыңыз және **Bluetooth** белгішесін басыңыз.
4. Құрылғыңызды жақын арадағы барлық Bluetooth құрылғысына көрінетін етіп жасау үшін, оның атын түртіңіз.
5. Бар Bluetooth құрылғыларын табу үшін, **ПОИСК УСТРОЙСТВ** (Құрылғыларды іздеу) пәрменін таңдаңыз.
6. Құрылғыны планшетіңізбен жұптау үшін, құрылғының аты көрсетілгенде, оны саусақпен басыңыз.

 **ЕСКЕРІМ:** Батареяны пайдалану мерзімін ұзарту үшін, пайдаланбаған кезде Bluetooth мүмкіндігін өшіріңіз.



## Ұялы желіге қосылу (тек таңдаулы үлгілерде)

Егер SIM картасы алдын ала орнатылмаған болса, оны ұялы байланыс сатушысынан сатып алыңыз. SIM картасын орнату туралы ақпаратты өніммен бірге берілген *Быстрый запуск* (Жылдам бастау) нұсқаулығынан қараңыз.

1.  белгішесін, одан кейін  белгішесін түртіңіз.
2. **БЕСПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ И СЕТИ** (СЫМСЫЗ БАЙЛАНЫС ЖӘНЕ ЖЕЛІЛЕР) аймағындағы **Еще ...** (Қосымша...) тармағын, **Мобильные сети** (Ұялы желілер) тармағын, **SIM1** немесе **SIM2** опциясын таңдаңыз және **Названия точек доступа** () параметрін таңдаңыз.
3.  белгішесін басып, **Выбрать новый APN** (Жаңа APN таңдау) пәрменін таңдаңыз да, экрандағы нұсқауларды орындаңыз.



## Деректерді беру мүмкіндігін қосу

Деректерді ұялы желі бойынша беру мүмкіндігін қосу

1.  белгішесін, одан кейін  белгішесін түртіңіз.
2. **БЕСПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ И СЕТИ** (СЫМСЫЗ БАЙЛАНЫС ЖӘНЕ ЖЕЛІЛЕР) аймағындағы **Еще ...** (Қосымша...) тармағын, **Мобильные сети** (Ұялы желілер) пәрменін, одан кейін **Передача мобильных данных** (Мобильді деректерді беру) пәрменін таңдаңыз.

## Тетеринг мүмкіндігін немесе мобильді кіру нүктесін белсендіру (тек таңдаулы үлгілерде)

Өнімдегі мобильді деректерді USB арқылы немесе Wi-Fi кіру нүктесі арқылы ортақ пайдалану үшін

1.  белгішесін, одан кейін  белгішесін түртіңіз.
2. **БЕСПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ И СЕТИ** (СЫМСЫЗ БАЙЛАНЫС ЖӘНЕ ЖЕЛІЛЕР) аймағындағы **Еще ...** (Қосымша...) тармағын, одан кейін **Тетеринг и мобильная точка доступа** (Тетеринг және мобильді кіру нүктесі) пәрменін таңдаңыз.
3. Мобильді Wi-Fi кіру нүктесін орнату үшін, **Мобильная точка доступа Wi-Fi** (Мобильді Wi-Fi кіру нүктесі) пәрменін таңдаңыз.
4. Өнімдегі мобильді деректер қосылысын ортақ пайдалану үшін, **Тетеринг через Bluetooth** (Bluetooth арқылы тетеринг) параметрін басыңыз.

## Windows компьютеріне қосылу (тек таңдаулы үлгілерде)



**ЕСКЕРІМ:** Файлдарды планшет пен компьютер арасында беру үшін USB мүмкіндігін пайдаланбас бұрын, USB тетерингі функциясын қосу қажет.



**ЕСКЕРІМ:** Файлдарды планшет пен компьютер арасында берудің алдында шағын SD картасын орнату қажет.

1. Шағын USB кабелін планшетке және Windows жүйесі бар компьютерге жалғаңыз.  
USB сақтау мүмкіндігі компьютердегі диск ретінде көрсетіледі. Файлдардың көшірмелерін кез келген сыртқы құрылғы көмегімен көшірмелегендей жасаңыз.
2. Аяқталған кезде, USB кабелін ажыратыңыз.

## Мазмұнды ажыратымдылығы жоғары теледидардан ағынмен көрсету (тек таңдаулы үлгілерде)

Miracast технологиясы фильмдер сияқты мазмұнды планшетіңізден ажыратымдылығы жоғары теледидар немесе монитор сияқты Miracast технологиясымен үйлесімді құрылғыға жіберіп ағынмен көрсетуге немесе бейнелеуге мүмкіндік береді.



**ЕСКЕРІМ:** Бұл мүмкіндікті пайдалануға кіріспес бұрын, бейнелеу құрылғыңыз Miracast технологиясымен үйлесімді құрылғы екенін тексеріңіз.





**МАҢЫЗДЫ АҚПАРАТ:** Miracast технологиясымен үйлесімді құрылғыңыз болмаса, бейнелеу құрылғысына қосылатын Miracast технологиясымен үйлесімді сыртқы адаптерді пайдалану қажет. Адаптерді бейнелеу құрылғысына қосу үшін, өндірушінің нұсқауларын орындаңыз.

### Жақсы жұмыс істеу үшін кеңестер мен ұсыныстар

- Медиа мазмұнын планшетіңізге немесе орнатылған шағын SD жад картасына сақтаңыз.
- Қолданылмай тұрған бағдарламаларды жабыңыз.
- Планшетіңіз бен бейнелеу құрылғысын бір бөлмеде орналастырыңыз.

## Miracast технологиясымен үйлесімді сымсыз дисплейге қосылу (тек таңдаулы үлгілерде)

Miracast технологиясымен үйлесімді сымсыз дисплейлерге қосылу үшін

1.  белгішесін, одан кейін  белгішесін түртіңіз.
2. **Беспроводная связь и сети** (Сымсыз байланыс және желілер) тармағын, одан кейін **Беспроводной дисплей** (Сымсыз дисплей) тармағын таңдаңыз.
3. Қосылуды аяқтау үшін, Miracast құрылғысын тізімнен таңдап, экрандағы нұсқауларды орындаңыз.
4. Ажыратымдылық параметрлерін реттеу үшін, **Разрешение** (Ажыратымдылық) параметрін басып, ажыратымдылықты ұлғайту немесе азайту үшін сырғытпаны сүйреңіз.

Адаптеріңіз анықталған Miracast адаптерлерінің тізімінде болмаса, келесі әрекеттерді орындаңыз:

- Дисплей немесе адаптердің Miracast технологиясымен үйлесімді болуын тексеріңіз.
- Дисплей немесе адаптердің жалғанғанын және қуатқа қосылғанын тексеріңіз.
- Желіаралық қалқан Miracast бағдарламалық құралын бұғаттамай тұрғанын тексеріңіз.

- Адаптердің микробағдарламасын адаптермен бірге жеткізілетін немесе өндіруші веб-торабында орналасқан өндірушінің нұсқаулары арқыты жаңартыңыз.
- Қолдау алу үшін, адаптер өндірушісімен хабарласыңыз.

#### **Дисплей ажыратымдылығының параметрлерін реттеу**

- Теледидардың базалық дисплей ажыратымдылығымен сәйкес болу үшін, планшетіңіздегі бейнелеу сипаттарын реттеңіз.
- Базалық дисплей ажыратымдылығының мәнін табу үшін, ақпаратты Интернеттен іздеңіз немесе теледидармен не дисплей адаптерімен бірге жеткізілген пайдаланушы нұсқаулығын оқыңыз.
- Miracast дисплей адаптерінің бейнелеу ажыратымдылығы жоғары болып, теледидардың базалық дисплей ажыратымдылығымен сәйкес болмауы мүмкін.





#### **Жұмысты жетілдіру үшін, қосылу жылдамдығын жақсартыңыз.**

Бейне ағынмен біркелкі берілмеген кезде немесе аудио тоқталып ойнатылған кезде, адаптерге сымсыз қосылыста жылдамдық жоғалады.

- Планшетті адаптерге жақын орналастырыңыз. Планшет адаптерге жақын орналасқан кезде, қосылу жылдамдығы жақсы болады.
- Планшет немесе ресивердің арасында қабырға сияқты кедергілер болмауына көз жеткізіңіз.
- Медиа файлдарын Интернеттен сымсыз түрде емес, планшетіңізден тікелей ағынмен ойнатыңыз. Интернеттен ағынмен ойнату кезінде, Miracast және Интернет үшін планшетіңіздің сымсыз қосылысы қолданылады. Нәтижесінде деректерді сымсыз беру жылдамдығы төмендеуі мүмкін.
- Қолдау алу үшін, адаптер өндірушісімен хабарласыңыз.

## 6 Параметрлерді пайдалану

Параметрлер белгішесін желілерге қосылу, таңдаулы параметрлерді орнату және планшет туралы ақпаратты табу үшін пайдаланыңыз.

-  белгішесін, одан кейін  белгішесін түртіңіз.  
– немесе –
- Саусақты экранның жоғарғы жағынан төменгі жағына қарай жылжытып,  белгішесін түртіп, одан кейін  белгішесін басыңыз.

### СЫМСЫЗ БАЙЛАНЫС ПЕН ЖЕЛІЛЕР

- **Wi-Fi** – **Wi-Fi** мүмкіндігін қосу немесе өшіру және электрондық поштаны тексеру, вебте іздеу немесе әлеуметтік медиа веб-тораптарына кіру үшін сымсыз желіге қосылу.
- **Bluetooth** – **Bluetooth** мүмкіндігін қосу немесе өшіру және гарнитура не пернетақта сияқты Bluetooth құрылғысын планшетіңізбен жұптау.
- **Передача данных** (Деректерді беру) – таңдалған мерзім ішінде пайдаланылған деректердің графигін көру. Сонымен қатар, орнатылған әрбір бағдарлама пайдаланатын деректер мөлшері көрсетіледі.
- **Еще...** (Қосымша ...) – **Режим полета** (Ұшу режимі), **VPN**, **Тетеринг и мобильная точка входа** (Тетеринг және мобильді кіру нүктесі) немесе **Мобильные сети** (Ұялы желілер) мүмкіндіктерін қосады немесе өшіреді.



### ҚҰРЫЛҒЫ

- **Дыбыс**
  - **Громкость** (Дыбыс деңгейі) – **Громкость** (Дыбыс деңгейі), **Музыка, видео, игры и другие медиа файлы** (Музыка, бейне, ойындар және басқа медиа файлдары), **Мелодия и уведомления** (Әуен және хабарландырулар) немесе **Сигналы** (Сигналдар) пәрменін таңдап, сырғытпа арқылы қажет дыбыс деңгейін таңдаңыз және **ОК** түймешігін басыңыз.
  - **Мелодия телефона** (Телефон әуені) – **Мелодия телефона** (Телефон әуені) тармағын нұқып, қажет әуенді таңдаңыз және **ОК** түймешігін басыңыз.
  - **Вибрация при звонке** (Қоңырау соғылғанда дірілдеу) – дірілдеу мүмкіндігін қосу үшін құсбелгіні қойыңыз, бұл мүмкіндікті өшіру үшін құсбелгіні алып тастаңыз.
- **Жүйе**
  - **Звук уведомления по умолчанию** (Әдепкі хабарландыру дыбысы) – **Звук уведомления по умолчанию** (Әдепкі хабарландыру дыбысы) тармағын нұқып, қажет дыбысты таңдаңыз және **ОК** түймешігін басыңыз.
  - **Звуки панели набора номера** (Нөмірді теру панелінің дыбыстары) – мүмкіндікті қосу үшін құсбелгіні қойыңыз, бұл мүмкіндікті өшіру үшін құсбелгіні алып тастаңыз.



- **Звуки нажатия на экран** (Сенсорлы экранды түрту дыбыстары) – мүмкіндікті қосу үшін құсбелгіні қойыңыз, бұл мүмкіндікті өшіру үшін құсбелгіні алып тастаңыз.
- **Звук блокировки экрана** (Экранды құлыптау дыбысы) – мүмкіндікті қосу үшін құсбелгіні қойыңыз, бұл мүмкіндікті өшіру үшін құсбелгіні алып тастаңыз.
- **Вибрация при касании** (Түрту кезінде дірілдеу) – мүмкіндікті қосу үшін құсбелгіні қойыңыз, бұл мүмкіндікті өшіру үшін құсбелгіні алып тастаңыз.
- **Экран**
  - **Яркость** (Жарықтық) – қажет жарықтық деңгейін таңдау үшін сырғытпаны басыңыз.
  - **Обои** (Тұсқағаз) – басты экранда көрсетілетін суретті таңдау үшін, **Галерея**, **Живые обои** (Жанды тұсқағаз) немесе **Обои** (Тұсқағаз) параметрін таңдап, **Установить обои** (Тұсқағазды орнату) түймешігін басыңыз.
  - **Автоповорот экрана** (Экранды автоматты түрде бұру) – мүмкіндікті қосу үшін құсбелгіні қойыңыз, бұл мүмкіндікті өшіру үшін құсбелгіні алып тастаңыз.
  - **Спящий режим** (Ұйқылық режим) – планшетте ұйқы режимі қосылатын уақыт мерзімін таңдаңыз.
  - **Заставка** (Сурет) – күндізгі уақытта планшет экранында көрсетілетін суретті таңдаңыз, одан кейін **Начать сейчас** (Қазір бастау) немесе **Начало показа дневной заставки** (Күндізгі суретті көрсетудің басталуы) пәрменін таңдап, **При стыковке** (Қондырылған кезде), **При зарядке** (Зарядтау кезінде) немесе **В любом случае** (Кез келген жағдайда) параметрін басыңыз.
  - **Размер шрифта** (Қаріп өлшемі) – **Маленький** (Кіші), **Обычный** (Қалыпты), **Большой** (Үлкен) немесе **Крупный** (Ірі) параметрін таңдаңыз.
  - **Беспроводной дисплей** (Сымсыз дисплей) – бар сымсыз құрылғылардың тізімін көрсету үшін басыңыз.
- **Память** (Жад) – планшет жадында және (орнатылған болса) шағын SD™ жад картасында бар орынды көру.
- **Аккумулятор** (Батарея) – батареяның пайыздағы заряд деңгейін көру және мүмкіндіктердің батареяны пайдалануын көрсету.
- **Приложения** (Бағдарламалар) – жүктелген және орындалып тұрған бағдарламаларды көру. Ақпарат көру немесе бағдарламаны жою үшін, бағдарлама белгішесін басыңыз.



## ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ (ЖЕКЕ АҚПАРАТ)

- **Мое местоположение** (Орналасқан жерім) – **Доступ к моим геоданным** (Менің гедеректеріме қол жеткізу), **По спутникам GPS** (GPS спутниктері бойынша) және **По координатам сети** (Желі координаттары бойынша) параметрлерін қосады немесе өшіреді.
- **Безопасность** (Қауіпсіздік) – келесі мүмкіндіктер үшін таңдаулы параметрлерді орнатады:
  - **Безопасность экрана** (Экран қауіпсіздігі) – **Блокировка экрана** (Экранды құлыптау), **Слайдер** (Сырғытпа), **Фейсконтроль** (Бетті тану арқылы құлып алу), **Графический ключ** (Графикалық кілт), **PIN-код** (PIN коды) немесе **Пароль** (Құпия сөз) тармақтарын таңдаңыз және экрандағы нұсқауларды орындаңыз. Қосымша ақпаратты [Планшетті қорғау 16-бетте](#) бөлімінен қараңыз.
  - **Сведения о владельце** (Планшет иесі туралы ақпарат) – экранды құлыптау кезінде планшет иесі туралы ақпаратты көрсету үшін, құсбелгіні қойып, экранда көрсетілетін мәтінді теріңіз. Бұл мүмкіндікті өшіру үшін құсбелгі алып тастаңыз.
  - **Блокировка SIM карты** (SIM картасын құлыптау) – орнатылған SIM картасын құлыптау параметрін орнатады.
  - **Показывать пароль при вводе** (Құпия сөзді көрсету) – дірілдеу мүмкіндігін қосу үшін құсбелгіні қойыңыз, бұл мүмкіндікті өшіру үшін құсбелгіні алып тастаңыз.
  - **Администраторы устройства** (Құрылғыны басқару құралдары) – құрылғыны басқару құралдарын көрсету немесе оларды өшіру үшін бұл тармақты нұқыңыз.
  - **Неизвестные источники** (Белгісіз қайнар көздері) – бағдарламаларды белгісіз қайнар көздерінен орнатуға рұқсат ету үшін құсбелгіні қойыңыз, бұл мүмкіндікті өшіру үшін құсбелгіні алып тастаңыз.
  - **Проверяйте приложения** (Бағдарламаларды тексеру) – зиян келтіруі мүмкін бағдарламаларды орнатпас бұрын рұқсат бермеу немесе ескерту үшін құсбелгіні қойыңыз, бұл мүмкіндікті өшіру үшін құсбелгіні алып тастаңыз.
  - **Надежные сертификаты** (Сенімді куәліктер) – сенімді есептік жазбалар куәліктерін көрсету үшін бұл тармақты басыңыз.
  - **Установить с карты памяти** (Жад картасынан орнату) – куәліктерді шағын SD картасынан орнату үшін бұл параметрді таңдаңыз.
- **Тіл және енгізу**
  - **Язык и ввод** (Тіл және енгізу) – тілді таңдау үшін бұл параметрді таңдаңыз.
  - **Проверка правописания** (Емлені тексеру) – бұл мүмкіндікті қосу үшін құсбелгіні қойыңыз және тілді таңдау үшін  құсбелгісін қойыңыз.
  - **Пользовательские словари** (Пайдаланушылар сөздіктері) – сөздерді жеке сөздікке енгізу үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз.
  - **Клавиатура и способы ввода** (Пернетақта және енгізу әдістері) – пернетақтаны таңдау үшін, **По умолчанию** (Әдепкі) параметрін таңдаңыз.
  - **Голосовой ввод Google** (Google дыбыстық енгізу) – бұл мүмкіндікті қосу үшін құсбелгіні қойыңыз және таңдаулы параметрлерді орнату үшін  құсбелгісін қойыңыз. Бұл мүмкіндікті өшіру үшін құсбелгіні алып тастаңыз. .
  - **Голосовой поиск** (Дыбыстық іздеу) – Google дыбыстық енгізу мүмкіндігі үшін таңдаулы параметрлерді орнату мақсатымен бұл параметрді таңдаңыз.

- **Синтез речи** (Сөйлеу синтезі) – Google мәтінді сөзге түрлендіру құралы үшін таңдаулы параметрлерді орнату мақсатымен бұл параметрді таңдаңыз.
- **Мышь и сенсорная панель** (Тінтуір және сенсорлы тақта) – **Скорость указателя** (Көрсеткі жылдамдығы) пәрменін басып, сырғытпа көмегімен қажет жылдамдықты орнатып, **ОК** түймешігін басыңыз.
- **Резервное копирование и сброс** (Сақтық көшірме жасау және бастапқы параметрлерге келтіру) – **РЕЗЕРВНОЕ КОПИРОВАНИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ** (Сақтық көшірме жасау және қалпына келтіру) және **ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ** (Жеке ақпарат) опциялары үшін таңдаулы параметрлерді орнату. Қосымша ақпаратты [Деректердің сақтық көшірмесін жасау және қалпына келтіру 17-бетте](#) бөлімінен қараңыз.

## ЕСЕПТІК ЖАЗБАЛАР

Ағымдағы есептік жазбалар көрсетіледі.

- **Добавить учетную запись электронной почты или другой тип учетной записи** (Электронды поштаның есептік жазбасын немесе басқа есептік жазба түрін қосу) – **УЧЕТНЫЕ ЗАПИСИ** (Есептік жазбалар), **+ Добавить учетную запись** (+ Есептік жазбаны қосу) параметрлерін таңдаңыз, одан кейін экрандағы нұсқауларды орындаңыз.
- **Синхронизировать учетную запись** (Есептік жазбаны қадамдастыру) – **УЧЕТНЫЕ ЗАПИСИ** (Есептік жазбалар) мәзіріндегі есептік жазбаның атын басыңыз. Есептік жазбаның атын қайта басып, экранның жоғарғы оң жақ бұрышындағы  белгішесін түртіңіз, одан кейін **Қазір қадамдастыру** опциясын таңдаңыз.
- **Удалить учетную запись** (Есептік жазбаны жою) – **УЧЕТНЫЕ ЗАПИСИ** (Есептік жазбалар) мәзіріндегі есептік жазбаның атын басыңыз. Есептік жазбаның атын қайта басып, экранның жоғарғы оң жақ бұрышындағы  белгішесін түртіңіз, одан кейін **Есептік жазбаны жою** опциясын таңдаңыз.

## ЖҮЙЕ



- **Число и время** (Күні мен уақыты) – **Автоматическое определение даты и времени** (Күні мен уақытын автоматты түрде анықтау) мүмкіндігін қосу немесе өшіру және сағаттық белдеу, уақыт пішіні мен күн пішіні үшін таңдаулы параметрлерді орнату.
- **Спец. возможности** (Арнайы мүмкіндіктер) – **TalkBack**, **Жесты для увеличения** (Ұлғайту қимылдары), **Крупный текст** (Үлкен мәтін), **Показывать кнопку питания по завершении звонка** (Қоңырау аяқталғанда қуат түймешігін көрсету), **Автоповорот экрана** (Экранды автоматты түрде бұру), **Озвучивать пароли** (Құпия сөздерді дыбыспен айту), **Ярлык для доступа** (Кіру үшін белгіше), **Синтез речи** (Сөйлеу синтезі), **Задержка при нажатии и удержании** (Басу және ұстап тұру кезінде кідіріс), **Быстрое включение (на холодную)** (Жылдам қосу (суық)), **Специальные веб-скрипты** (Арнайы веб-скрипттері), **Повернуть ось для игр** (Ойындар үшін білікті бұру) және **Быстрое включение (на горячую)** (Жылдам қосу (ыстық)) параметрлерін қосу немесе өшіру үшін тармақты таңдаңыз.
- **О планшете ПК** (Планшет туралы) – планшетіңіз үшін жүйе күйін, заңдық ақпаратты, үлгі нөмірін және амалдық жүйе нұсқасын көрсетеді.

Жүйе жаңартуларының бар екенін тексеру үшін, **Обновление системы** (Жүйені жаңарту) пәрменін нұқып, **Проверить сейчас** (Қазір тексеру) пәрменін таңдаңыз.

## 7 Планшетті қорғау

Планшеттегі ақпаратты рұқсатсыз пайдалануға жол бермеу үшін, экранды құлыптау әдісін таңдаңыз.

### Экранды құлыптау параметрін орнату

1.  белгішесін, одан кейін  белгішесін түртіңіз.
2. **ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ** (Жеке ақпарат) ішіндегі **Безопасность** (Қауіпсіздік) опциясын басыңыз, одан кейін **БЛОКИРОВКА ЭКРАНА** (Экран қауіпсіздігі) ішіндегі **Блокировать экран** (Экранды құлыптау) опциясын таңдаңыз.
3. **Выбрать тип блокировки экрана** (Экранды құлыптау түрін таңдау) ішінен экранды құлыптау түрлерінің біреуін таңдаңыз және экрандағы нұсқауларды орындаңыз.



**ЕСКЕРІМ:** Экранды құлыптау түрі бұрын таңдалған болса, құлыптау параметрлерін өзгертпес бұрын, экран құлпын ашу қажет.

- **Провести** (Саусақты сырғыту) – экран құлпын саусағыңызды оң жаққа сырғыту арқылы ашыңыз.
- **Бет арқылы құлып алу (тек таңдаулы үлгілерде)** – экранға қарау арқылы құлып ашу.
- **Графический ключ** (Үлгі) – экран құлпын ашу үшін жалпы үлгіні сызыңыз.
- **PIN-код** (PIN коды) – экран құлпын ашу үшін төрт немесе одан да көп санды теріңіз.
- **Пароль** (Құпия сөз) – төрт немесе одан да көп әріп не санды теріңіз. Егер қатты қорғалған құпия сөз таңдалған болса, бұл мүмкіндік жақсы қорғанысты қамтамасыз етеді.

## 8 Деректердің сақтық көшірмесін жасау және қалпына келтіру



### Бағдарламаларды, виджеттерді және амалдық жүйені жаңарту

HP компаниясы бағдарламалар, виджеттер мен амалдық жүйені жүйелі түрде соңғы нұсқалармен жаңартуды ұсынады. Жаңартулар мәселелерді шешіп, планшетіңіз жаңа мүмкіндіктер мен опциялар қосуы мүмкін. Технологиялар жүйелі түрде өзгеріп тұрады және бағдарламалар, виджеттер мен амалдық жүйені жаңарту арқылы қолда бар ең соңғы технологияларды планшетіңізде пайдалануға мүмкіндік беріледі. Мысалы, жаңартылмаған бағдарламалар мен виджеттер амалдық жүйенің ең соңғы нұсқасымен жұмыс істемеуі мүмкін.

Google Play дүкеніне өтіңіз және HP компаниясы немесе үшінші тарап жасаған бағдарламалар мен виджеттердің ең соңғы нұсқаларын жүктеп алыңыз. Амалдық жүйе жүйенің жаңартуларын автоматты түрде жүктейді және оларды орнатуға дайын екені туралы сізді ескертеді. Егер амалдық жүйені қолмен жаңартуды қаласаңыз, <http://www.hp.com/support> мекенжайына өтіңіз.



### Сақтық көшірме жасау және бастапқы қалпына келтіру

Жоғалған жағдайда мәліметтердің сақтық көшірмесін жасауға және қалпына келтіруге таңдаулы параметрлерді орнатуға болады.














1.  белгішесін, одан кейін  белгішесін түртіңіз.
2. **ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ** (Жеке ақпарат) ішінен **Резервное копирование и сброс** (Сақтық көшірме жасау және бастапқы параметрлерге келтіру) опциясын таңдаңыз.
3. **РЕЗЕРВНОЕ КОПИРОВАНИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ** (Сақтық көшірме жасау және қалпына келтіру) тізімінен бір немесе бірнеше параметрді таңдаңыз:
  - **Резервирование данных** (Деректердің сақтық көшірмесін жасау) – бағдарламалар деректерінің, Wi-Fi кіру нүктелері құпия сөздерінің және Google серверлеріне арналған басқа параметрлердің сақтық көшірмесін жасау үшін құсбелгіні қойыңыз, бұл мүмкіндікті өшіру үшін құсбелгіні алып тастаңыз.
  - **Учетная запись для резервного копирования** (Сақтық көшірме жасауға арналған есептік жазба) – Сақтық көшірме жасау үшін Google есептік жазбасын таңдаңыз.
  - **Автовосстановление** (Автоматты түрде қалпы келтіру) – бағдарламаны жойып қайта орнату кезінде параметрлер мен деректердің сақтық көшірмесін қалпына келтіру үшін құсбелгіні қойыңыз, бұл мүмкіндікті өшіру үшін құсбелгіні алып тастаңыз.

## Зауыттық параметрлерге қалпына келтіру

Барлық параметрлерді бастапқы қалпына келтіру және құрылғыдағы мәліметтердің барлығын жою үшін

1.  белгішесін, одан кейін  белгішесін түртіңіз.
2. **ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ** (Жеке ақпарат) ішінен **Резервное копирование и сброс** (Сақтық көшірме жасау және бастапқы параметрлерге келтіру) опциясын таңдаңыз.
3. **ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ** (Жеке ақпарат) ішінен **Сброс настроек** (Зауыттық параметрлерге қалпына келтіру) опциясын таңдаңыз және экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

## 9 Дыбыстық қоңырау мүмкіндіктерін пайдалану (тек дыбыстық мүмкіндігі бар планшеттерде)

Белгіше	Сипаттама
	<b>Сделать звонок</b> (Қоңырау соғу) – басты экрандағы немесе Бағдарламалар экранындағы белгішесін басып, телефон нөмірін теру үшін пернелерді басыңыз да, белгішені түртіңіз. – немесе –  белгішесін түртіп, контакт атын таңдап,  белгішесін басыңыз.
	<b>Ответить на звонок</b> (Қоңырауға жауап беру) –  белгішесін шеңбер сыртына сүйреңіз.
	<b>Закончить звонок</b> (Қоңырауды аяқтау) – экранның төменгі жағындағы  белгішесін түртіңіз.
	<b>Отправить звонок на голосовую почту</b> (Қоңырауды дыбыстық поштаға жіберу) –  белгішесін шеңбер сыртына сүйреңіз.
	<b>Ответить на недавний звонок</b> (Соңғы қоңырауға жауап беру) –  белгішесін түртіп,  параметрін таңдаңыз және соңғы соғылған қоңырауға жауап беріңіз.
	<b>Контакты</b> (Контактілер) – қоңырау жиі шалынатын телефон нөмірлерін сақтауға мүмкіндік береді.

## 10 Қосымша HP ресурстары

Өнім туралы егжей-тегжейлі мәліметтер, әдістер, т.б. туралы ақпарат алу үшін осы кестені көріңіз.

Ресурс	Мазмұны
HP қолдау қызметі Дүние жүзі бойынша қолдау қызметін пайдалану үшін <a href="http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact.us.html">http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact.us.html</a> мекенжайына өтіңіз.	<ul style="list-style-type: none"><li>• HP маманымен желіде сөйлесу.</li><li>• Электрондық пошта арқылы қолдау.</li><li>• Телефон нөмірлерін табу.</li><li>• HP қызмет көрсету орталығының мекенжайларын табу.</li></ul>
Google Google қолдау қызметін пайдалану үшін мына торапқа өтіңіз: <a href="http://www.google.com/mobile/android">http://www.google.com/mobile/android</a> .	<ul style="list-style-type: none"><li>• Онлайн Google анықтамасы мен қолдау қызметіне қол жеткізіңіз.</li></ul>
<i>Жылдам бастау</i> <i>Жылдам бастау</i> құжаты планшет қорабындағы құжаттар қалтасында орналасады.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Маңызды ережелер туралы ескертпелер.</li></ul>
<i>Өнім туралы ескертулер</i> <i>Өнім туралы ескертулер</i> құжаты планшет қорабындағы құжаттар қалтасында орналасады.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Маңызды ережелер туралы ескертпелер.</li></ul>
Шектеулі кепілдік Кепілдік планшет қорабындағы құжаттар қалтасында орналасады.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Бұл планшеттің кепілдігі туралы ақпарат</li></ul>



---

# Индекс

## Б

бағдарламалар 3  
барлық бағдарламалар  
  белгішесі 2  
басты экран белгішесі 2  
басып шығару 6  
батарея 12  
бейнелер  
  жазу 6  
  көру 6  
белгішелер 2  
Бет арқылы құлыпты ашу 16

## В

виджеттер 3

## Д

дыбыс 12  
дыбыстық қоңырау (тек  
  дыбыстық мүмкіндігі бар  
  планшеттерде) 19  
дыбыстық іздеу белгішесі 2

## Е

есептік жазбалар 12

## Ж

желі 8  
жүктеу 3  
Жылдам бастау 20

## З

зауыттық параметрлерге  
  қалпына келтіру 17

## К

камера 6  
кепілдік 20  
кері белгішесі 2  
компьютер 8  
күнтізбе 3  
күні мен уақыты 12

## Қ

құпия сөз 16

## Ө

Өнім туралы ескертулер 20

## П

параметрлер 12

## С

сағат 3  
сақтау 12  
сақтық көшірме жасау және  
  қалпына келтіру 17  
соңғы рет ашылған  
  бағдарламалар белгішесі 2

## Т

тіл 12

## Ф

фотосуреттер 6  
  басып шығару 6  
  көру 6

## І

іздеу белгішесі 2

## Э

экран 12  
экран құлпы 16  
экран суреттері 6  
экран суреті 6

## В

Beats Audio 12  
Bluetooth 8, 12

## Г

Gmail 3

## М

Miracast (тек таңдаулы  
  үлгілерде) 10

## Р

PIN 16

## W

wi-fi 8, 12  
Windows 8